1 250627 991482

Приложение № _____
к договору ТП № _____
от "____"_____20___г.

Зарайско-Озерский РЭС

№ И-25-00-222905/102/В8 «_22_»____05____ 20 _25_ г.

Технические условия
на технологическое присоединение к электрическим сетям
ПАО «Россети Московский регион»
энергопринимающих устройств

Администрация муниципального округа Зарайск Московской области

1. Наименование энергопринимающих устройств заявителя: энергопринимающие устройства **Многоквартирный жилой дом (МКД)**.

2. Наименование и место нахождения объектов, в целях электроснабжения которых осуществляется технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя: **Многоквартирный жилой дом (МКД), Московская область, городской округ Зарайск, город Зарайск, улица Московская.; 50:38:0071006:1120**.

3. Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя составляет: **285,74 кВт.**

4. Категория надежности: **вторая.**

5. Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение: **0,4 кВ**.

6. Год ввода в эксплуатацию энергопринимающих устройств заявителя: **2026.**

7. Точка (точки) присоединения и распределение максимальной мощности по каждой точке присоединения (указанное распределение максимальной мощности по точкам присоединения является условным, фактическое распределение максимальной мощности может отличаться от указанного в зависимости от режима работы энергосистемы):

7.1. 1 точка – РУ-0,4 кВ сооружаемой ТП-10/0,4 кВ, сооружаемая КЛ-10кВ; – 142,87 кВт.

2 точка – РУ-0,4 кВ сооружаемой ТП-10/0,4 кВ, сооружаемая КЛ-10кВ; – 142,87 кВт.

8. Основной источник питания: **ПС 220/110 кВ Осетр 220/110/10 кВ, фид. 21.**

9. Резервный источник питания: **ПС 220/110 кВ Осетр 220/110/10 кВ, фид. 15.**

10. ПАО «Россети Московский регион» выполнить:

10.1. Мероприятия по строительству объектов электросетевого хозяйства ПАО «Россети Московский регион» от существующих объектов электросетевого хозяйства ПАО «Россети Московский регион» до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электросетевого хозяйства Заявителя:

10.1.1. Построить КРН-10кВ на ток от 500 до 1000А с вакуумным выключателем. Питание взять с ошиновки КЛ-10кВ фид. 1014 с РП-10 ввод КРН-14. Укомплектовать КРН блоком телемеханники.

10.1.2. Построить КЛ-10кВ от вновь установленного КРН-10кВ до вновь сооружаемой БКТП. КЛ-10кВ (кабель многожильный с бумажной изоляцией (один кабель в траншее)) сечением 120мм², протяженность КЛ - 1,2 км.

10.1.3. Построить КРН-10кВ на ток от 500 до 1000А с вакуумным выключателем и кабельным вводом. Укомплектовать КРН блоком телемеханники.

10.1.4. Строительство ВЛ-10 кВ, 1 шт., от опоры №32 ВЛ-10 кВ фид. 15 (инв № 029-013237) до вновь сооружаемого ЛР-10, воздушная линия (одноцепная) на железобетонных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом, сечением 70мм². Протяжённость ВЛ–0,04км.

10.1.5. Строительство ЛР-10кВ номинальным током до 100 А включительно, 1 шт.

10.1.6. Построить КЛ-10кВ от вновь установленного ЛР-10 до вновь сооружаемого КРН-10кВ. КЛ-10кВ (кабель многожильный с бумажной изоляцией (один кабель в траншее)) сечением 120мм²., протяженность КЛ - 0,04км.

10.1.7. Построить КЛ-10кВ от вновь установленного КРН-10кВ до вновь сооружаемой БКТП. КЛ-10кВ (кабель многожильный с бумажной изоляцией (один кабель в траншее)) сечением 120мм²., протяженность КЛ - 1,2 км.

10.1.8. Смонтировать трансформаторную подстанцию блочного типа БКТП-400кВА/10/0,4кВ с кабельным вводом и трансформатором 400 кВА, 1 шт. Марку, тип и размещение ТП определить на стадии проектирования. Предусмотреть возможность круглогодичного подъезда персонала к ТП. Размещение ТП выполнить вне границы участка заявителя. РУ-10кВ новой ТП оборудовать ячейками с ВВк в количестве 3 шт. (две вводные, одна секционная), двумя ячейками с ТН . Все ячейки с ВВК в РУ-10кВ новой ТП оборудовать устройствами РЗА и блоками телемеханники, токи защиты определить проектом. В БКТП установить АВР по сети 10кВ.

10.2. Мероприятия по развитию существующей инфраструктуры ПАО «Россети Московский регион» в целях создания технической возможности технологического присоединения энергопринимающих устройств и (или) объектов электросетевого хозяйства Заявителя:

10.2.1. Отсутствуют.

10.3 Мероприятия, выполняемые ПАО «Россети Московский регион» по обеспечению учета электрической энергии (мощности) с использованием приборов учета электрической энергии, в том числе включенных в состав измерительных комплексов:

10.3.1. Мероприятия, выполняемые ПАО «Россети Московский регион» по установке комплекса оборудования, обеспечивающего возможность действиями заявителя осуществить фактическое присоединение объектов заявителя к электрическим сетям и фактический прием (подачу) напряжения и мощности, в т.ч. распределительного пункта РЩ-0,4 кВ в РУ-0,4 кВ, с устройствами защиты энергопринимающих устройств, контролем величины максимальной мощности – автоматическим выключателем 1 шт. на ток 630 А, коммутационными аппаратами 2 шт. Точные параметры оборудования определить проектом.

10.3.2. Установка измерительного комплекса со средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазный счётчик полукосвенного включения, поддерживающий многотарифный учет в целом за расчетный период, 2 шт. Точные параметры, место установки и конструктивное исполнение измерительного комплекса определить в соответствии с утвержденными ПАО «Россети Московский регион» типовыми техническими решениями.

11. Заявителю осуществить:

11.1. Мероприятия, выполняемые Заявителем и необходимые для осуществления технологического присоединения:

11.1.1. Заявитель осуществляет мероприятия, необходимые для осуществления технологического присоединения от присоединяемых энергопринимающих устройств до точки присоединения.

В случае, если размещение приборов учета электрической энергии и (или) иного оборудования, необходимого для обеспечения коммерческого учета электрической энергии, возможно только на объектах Заявителя, Заявитель обязан на безвозмездной основе обеспечить предоставление сетевой организации мест размещения приборов учета электрической энергии и (или) иного оборудования, необходимого для обеспечения коммерческого учета электрической энергии, и доступа к таким местам размещения приборов учета и указанного оборудования для их установки.

11.2. Разработать проектную (рабочую) документацию внутреннего электроснабжения объекта на основе Градостроительного кодекса, ПУЭ и НТД (предусмотреть мероприятия по установке приборов учета электроэнергии, устройств релейной защиты и автоматики, телемеханики и коммутационных аппаратов), в случае, если в соответствии с законодательством РФ о градостроительной деятельности разработка проектной документации является обязательной.

11.3. В случае разработки проекта в соответствии с требованиями, указанными в пункте 11.2 настоящих технических условий, Заявитель вправе в инициативном порядке представить в ПАО «Россети Московский регион» разработанную им проектную документацию на подтверждение ее соответствия техническим условиям.

12. Общие требования:

12.1. Присоединение энергопринимающих устройств осуществляется к сетям общего назначения, обеспечивающим качество электроэнергии в соответствии с ГОСТ 32144-2013.

12.2. В случае если в ходе проектирования возникает необходимость частичного отступления от технических условий, такие отступления подлежат согласованию с ПАО "Россети Московский регион", с корректировкой утвержденных технических условий.

12.3. Фактическое присоединение энергопринимающих устройств будет произведено после осмотра (обследования) присоединяемых энергопринимающих устройств должностным лицом ПАО "Россети Московский регион" при участии Заявителя и после подписания акта осмотра (обследования).

12.4. Настоящий документ является неотъемлемой частью Договора № _____ от "_____" _____ **20___ г.** об осуществлении технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрической сети и без заключения Договора является недействительным и не создает никаких прав и/или обязанностей.

12.5. Вариант цены (тарифа): **одноставочный тариф без дифференц. по зонам суток.**

12.6. Условия учета потребления электрической энергии: **однотарифный учет в целом за расчетный период**.

12.7. Вид деятельности: **Для бытовых нужд**.

12.8. Срок действия настоящих технических условий составляет **2 года** со дня заключения **договора** об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.

ПОДПИСАНО
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
21eedab8
Начальник управления технологического присоединения филиала ПАО «Россети Московский регион» - Восточные электрические сети
П.В.Семенов