Tang primer 25K

H3
K1 1 | 1 2 | 2 K2
L2 3 | 3 4 | 4 L1
J4 5 | 5 6 | 6 K4
G2 7 | 7 8 | 8 G1
L4 9 | 9 10 | 10 L3
GND 11 | 11 12 | 12 +5V
B2 13 | 13 14 | 14 C2
F2 15 | 15 16 | 16 F1
E1 17 | 17 18 | 18 A1
E3 19 | 19 20 | 20 D1
J1 21 | 21 22 | 22 J2
G4 23 | 23 24 | 24 H4
H1 25 | 25 26 | 26 H2
K7 27 | 27 28 | 28 J7
L7 29 | 29 30 | 30 L8
L10 31 | 31 32 | 32 K10
L9 33 | 33 34 | 34 K9
J8 35 | 35 36 | 36 K8
F7 37 | 37 38 | 38 F6
J11 39 | 39 40 | 40 J10

2.54-2*20P母长PC104

H1
K1 1 | 1 2 | 2 K2
L2 3 | 3 4 | 4 L1
J4 5 | 5 6 | 6 K4
G2 7 | 7 8 | 8 G1
L4 9 | 9 10 | 10 L3
GND 11 | 11 12 | 12 +5V
B2 13 | 13 14 | 14 C2
F2 15 | 15 16 | 16 F1
E1 17 | 17 18 | 18 A1
E3 19 | 19 20 | 20 D1
J1 21 | 21 22 | 22 J2
G4 23 | 23 24 | 24 H4
H1 25 | 25 26 | 26 H2
K7 27 | 27 28 | 28 J7
L7 29 | 29 30 | 30 L8
L10 31 | 31 32 | 32 K10
L9 33 | 33 34 | 34 K9
J8 35 | 35 36 | 36 K8
F7 37 | 37 38 | 38 F6
J11 39 | 39 40 | 40 J10

2.54-2*20P母长PC104

U1
CH0 1 | CH0 | VDD | 16 +3.3v
CH1 2 | CH1 | VREF | 15 +3.3v
CH2 3 | CH2 | AGND | 14 GND
CH3 4 | CH3 | CLK | 13 J7
CH4 5 | CH4 | DOUT | 12 L8
CH5 6 | CH5 | DIN | 11 K7
CH6 7 | CH6 | CS#/SHDN | 10 L7
CH7 8 | CH7 | DGND | 9 GND

MCP3008-I/P

MCP3008

U2
+5V 1
GND 2
3
4
K9 5
K10 6
L10 7

2.54-1*7P/30mm(3+24+3)

MAX98357A I2S 模块

SW1 EC11E152U402 (F7, J8, F6)
SW2 EC11E152U402 (H1, J10, J11)
GND

EC11按键

GND
U5
IN+ 2 | 1 IN- | OUT- 3 | 4 OUT+ | +3.3v
R23 1kΩ
U6
IN+ 2 | 1 IN- | OUT- 3 | 4 OUT+ | +5V
U10 LED
GND

降压模块

H2
GND 1
+3.3v 2
L9 3
K8 4

2.54-1*4P母

OLED

SW3
3
2 +12v
1 IN+

SS12D06G5

DC1
1
3
2

DC-005

+12v
GND

DC电源

7-2 R16 1k CH6 | R13 10K GND
8-2 R14 1k CH7 | R15 10K GND
1-2 R2 1k CH0 | R1 10K GND
2-2 R6 1k CH1 | R3 10K GND
3-2 R10 1k CH2 | R5 10K GND
4-2 R4 1k CH3 | R7 10K GND
5-2 R8 1k CH4 | R9 10K GND
6-2 R12 1k CH5 | R11 10K GND

压力传感器

+3.3v
U3
1-1 1 | 1 2 | 2 1-2
2-1 3 | 3 4 | 4 2-2
3-1 5 | 5 6 | 6 3-2
4-1 7 | 7 8 | 8 4-2

弯排针1x8_P2.54

+3.3v
U4
1 5-1 | 2 5-2 | 3 6-1 | 4 6-2 | 5 7-1 | 6 7-2 | 7 8-1 | 8 8-2

弯排针1x8_P2.54

U8
+5V 1 | 1 2 | 2 GND
+5V 3 | 3 4 | 4 GND
+3.3v 5 | 5 6 | 6 GND
+3.3v 7 | 7 8 | 8 GND

2.54mm,2×4Doublerowfemale

延伸电压端口

原理图	Schematic1	创建日期	2026-10-07
		更新日期	2026-10-09
板子	Board1	图页	P1
绘制		1-1	
审阅			
		版本	尺寸	页 1 共 1
嘉立创EDA		V1.0	A4	嘉立创EDA