

電気需給約款
(低圧)

2025 年 12 月 1 日実施

デジタルグリッド株式会社

I 総則	1
第1条 適用	1
第2条 電気需給約款の変更等	1
第3条 用語の定義	2
第4条 単位および端数処理	3
第5条 実施細目	4
II 契約の申込み	4
第6条 本契約の申込み	4
第7条 本契約の成立	4
第8条 需給契約の単位	5
第9条 供給の開始	5
III 契約種別および料金	5
第10条 契約種別および料金	5
第10条の2 容量抛出負担金の算定および支払条件	5
第11条 日割計算	9
第12条 契約超過金	10
IV 使用電力量の計量ならびに料金の算定および支払い	10
第13条 料金の適用開始時期	10
第14条 使用電力量の計量および検針	10
第15条 料金の算定および算定期間	11
第16条 支払期日および料金の支払い方法	12
第17条 遅延利息	12
第18条 保証金	13
V 供給	13
第19条 適正契約の保持	13
第20条 お客さまの協力	13
第21条 供給の停止	17
第22条 供給の中止または使用の制限もしくは中止	18
第23条 工事費等の負担	18
第24条 違約金および損害賠償の免責等	19
第25条 不可抗力	20
VI 契約期間、変更および終了	20
第26条 契約期間等	20
第27条 お客さまの申し出による解約	21
第28条 契約の解除および期限の利益の喪失	21
第29条 契約の変更	22

第 30 条 名義の変更	23
VII その他	23
第 31 条 管轄裁判所	23
第 32 条 暴力団排除に関する条項	23
附 則	25
別紙 1 本一般送配電事業者一覧	26
別紙 2 再生可能エネルギー発電促進賦課金	27
別紙 3 契約種別および料金	28
別紙 4 日割計算の基本算式	37
別紙 5 進相用コンデンサ取付容量基準	38

I 総則

第1条 適用

1. この電気需給約款（以下「本約款」といいます。）は、当社に電気需給申込書（以下「本申込書」といいます。）を提出していただいたお客さま及び当社と電気需給契約書（これに付随して締結された附則または覚書等を含み、以下同様とします。）を締結されたお客さまに対して、本一般送配電事業者（お客さまの需要場所の存する供給区域ごとに別紙1に定める一般送配電事業者をいい、以下同様とします。）の供給区域内の需要場所に当社が電気を供給するときの電気料金その他の供給条件等を定めたものです。
2. お客さまおよび当社は、本申込書又は電気需給契約書、本約款その他当社とお客さまが契約の内容とすることに別途合意した書面（以下併せて「本契約」といいます。）に定められた事項を遵守するものとします。

第2条 電気需給約款の変更等

1. 本一般送配電事業者が定める託送供給等約款およびその他の供給条件等が改定された場合、法令、条例または規則等が改正された場合、その他当社が必要と判断した場合には、当社は、民法 548 条の 4 の規定に基づき、本約款を変更することがあります。この場合、当社は、あらかじめ変更後の本約款の内容およびその効力発生時期を電子メール、当社ウェブサイト上に掲載する方法、その他の当社が適切と考える方法（以下「当社が適切と考える方法」といいます。）により周知することとします。この周知が行われ、効力発生時期が到来した場合には、電気料金その他の供給条件は、変更後の本約款によります。また、お客さまから求めがあった場合、当社は、お客さまに対し、変更後の供給条件を記載した書面を交付します。
2. 消費税法および地方消費税法の改正により消費税等（消費税法の規定により課される消費税および地方税法の規定により課される地方消費税をいいます。以下同様とします。）の税率が変更された場合には、お客さまは変更された税率にもとづいて電気料金その他の債務にかかる消費税等相当額を支払っていただきます。
3. 本約款に記載する供給条件その他のお客さまとの本契約に関する供給条件の変更にともない、当社が、変更の際の供給条件の説明、契約変更前の書面交付および契約変更後の書面交付を行う場合、お客さまは、以下の方法により行うことについて、あらかじめ承諾していただきます。
 - (1) 供給条件の説明および契約変更前の書面交付を行う場合、当社が適切と考える方法により行い、説明および記載を要する事項のうち当該変更をしようとする事項のみを説明し、記載します。
 - (2) 契約変更後の書面交付を行う場合には、当社が適切と考える方法により行い、当社の名称および住所、お客さまとの契約年月日、当該変更をした事項ならびに供

給地点特定番号を記載します。

- (3) 上記にかかわらず、本約款の変更が、法令の制定または改廃にともない当然必要とされる形式的な変更その他の供給契約の実質的な変更をともしない内容である場合には、供給条件の説明および契約変更前の書面交付については、説明を要する事項のうち当該変更をしようとする事項の概要のみを書面を交付することなく説明することおよび契約変更後の書面交付をしないこととします。
4. お客さまと当社との間で本契約が成立した場合、本約款等、当該契約に関する供給条件を記載した書面については、遅滞なく、当社が適切と考える方法によりお客さまに交付するものとし、お客さまは、この点について、あらかじめ承諾していただきます。お客さまから求めがあった場合、当社は、お客さまに対し、当該契約に関する供給条件を記載した書面を交付します。

第3条 用語の定義

以下の言葉は、本契約においてそれぞれ以下の意味で使用します。

(1) 一般送配電事業者

電気事業法第2条第1項第9号に定める一般送配電事業者をいいます。

(2) 本託送供給等約款

接続供給契約の内容を規定する本一般送配電事業者の約款で、電気事業法第18条第1項にもとづき経済産業大臣より認可を受けたものおよびその他の供給条件等をいいます。

(3) 供給地点

当社が、本一般送配電事業者から、お客さまに電気の供給をするために行う接続供給にかかる電気の供給を受ける地点をいいます。

(4) 供給地点特定番号

対象供給地点を特定するための識別番号をいいます。

(5) 契約主開閉器

本契約にもとづき設定されるしゃ断器であって、定格電流を上回る電流に対して電路をしゃ断し、お客さまが使用する最大電流を制限するものをいいます。

(6) 契約電流

お客さまが使用できる最大電流（アンペア）をいいます。

(7) 契約電力

お客さまが使用できる最大電力（キロワット）をいいます。

(8) 契約負荷設備

本契約上、お客さまが使用できる負荷設備をいいます。

(9) 契約容量

お客さまが使用できる最大容量（キロボルトアンペア）をいいます。

(10) 小型機器

主として住宅、店舗、事務所等において単相で使用される、電灯以外の低圧の電気機器をいいます。ただし、急激な電圧の変動等により他のお客さまの電灯の使用を妨害し、または妨害するおそれがあり、電灯と併用できないものは除きます。

(11) 再生可能エネルギー発電促進賦課金

電気事業者による再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法（以下「再生可能エネルギー特別措置法」といいます。）第 36 条第 1 項に定める賦課金をいい、別紙 2（再生可能エネルギー発電促進賦課金）に定めるところによります。

(12) 最大需要電力

お客さまに対する供給電力の最大値をいいます。

(13) 需要場所

託送供給等約款に定める需要場所をいいます。

(14) 消費税等相当額

消費税法の規定により課される消費税および地方税法の規定により課される地方消費税に相当する金額をいいます。

(15) 接続供給

当社がお客さまに電気の供給を行うために必要となる、当社が本一般送配電事業者から受ける電気の供給をいいます。

(16) 接続供給契約

当社がお客さまに電気の供給を行うために必要となる、当社が本一般送配電事業者と締結した接続供給にかかる契約をいいます。

(17) 低圧

標準電圧 100 ボルトまたは 200 ボルトをいいます。

(18) 電灯

白熱電球、けい光灯、ネオン管灯、水銀灯等の照明用電気機器（付属装置を含みます。）をいいます。

(19) 動力

電灯および小型機器以外の電気機器をいいます。

第 4 条 単位および端数処理

本契約において使用する単位および端数処理は以下のとおりとします。

- (1) 契約負荷設備の個々の容量の単位は、1 ワットまたは 1 ボルトアンペアとし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入します。
- (2) 契約容量の単位は、1 キロボルトアンペアとし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入します。
- (3) 契約電力、最大需要電力その他の電気の電力の単位は 1 キロワットとし、その端

数は小数点以下第1位で四捨五入します。ただし、電気の電力を算定した値が0.5キロワット以下となるときは、契約電力を0.5キロワットとします。

- (4) 使用電力量の単位は、1キロワット時とし、その端数は、小数点以下第1位で四捨五入いたします。
- (5) 力率の単位は1%とし、その端数は小数点以下第1位で四捨五入します。
- (6) 料金その他の計算における合計金額の単位は、1円とし、その端数は切り捨てます。

第5条 実施細目

本約款の実施上必要な細目的事項は、本約款の趣旨に則り、そのつど当社とお客さまとの協議によって定めます。なお、お客さまは、本一般送配電事業者が、託送供給等約款の実施上、お客さまとの協議が必要であると判断した場合、本一般送配電事業者と協議をしていただく必要があります。

II 契約の申込み

第6条 本契約の申込み

1. 本契約の申込みは、あらかじめこの本約款を承認のうえ、当社所定の方法により必要事項を明らかにして申し込みをしていただきます。かかる方法によらない本契約の申込みについて、当社は受け付けません。なお、お客さまが電圧または周波数の変動等によって損害を受けるおそれがある場合は、お客さまにおいて無停電電源装置の設置等必要な措置を講じていただきます。また、お客さまが保安等のために必要とされる電気については、その容量を明らかにしていただき、保安用の発電設備の設置または蓄電池装置の設置等必要な措置を、お客さまにおいて講じていただきます。
2. 当社は、以下の場合には、その申込みを承諾しないものとします。
 - (1) お客さまが本約款の内容に承諾していただけないとき。
 - (2) その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
3. お客さまが本約款によって支払いを要することとなった料金その他の債務について当社の定める期日を経過してなお支払われない場合には、お客さまの氏名、住所、支払状況等の情報を他の小売電気事業者等へ当社が通知することがあります。
4. 当社は、接続供給の実施に必要なお客さまの情報を、当社を通じて、本一般送配電事業者提供いたします。また、お客さまは、本契約の申込みにあたっては、託送供給等約款における需要者にかかわる事項を遵守するものとします。

第7条 本契約の成立

本契約は、当社が、お客さまからの前条（本契約の申込み）第1項の申込みを承諾したときに、やむをえない事由がないこと（お客さまへの電気の供給を行うために必要な接続供給

契約の締結について、本一般送配電事業者からの承諾がえられることを含みますが、これに限られません。)を停止条件として、本契約の定めに従い、当社とお客さまとの間に成立します。

第8条 需給契約の単位

当社は、1 供給地点特定番号について 1 契約種別を適用して、1 電気需給契約を結びます。

第9条 供給の開始

1. 当社は、第7条（本契約の成立）に定める承諾をしようとするときは、お客さまと当社との協議を踏まえ、当社と本一般送配電事業者と協議のうえ需給開始日を定め、需給開始日から、本契約にもとづく当社による電気の供給を開始します。
2. 当社は、天候、用地交渉または停電交渉等の事情によるやむをえない理由によって、あらかじめ定めた需給開始日に当社による電気の供給を開始できないことが明らかとなった場合には、あらためてお客さまと協議するものとし、かかる協議を踏まえ、当社と本一般送配電事業者と協議のうえ需給開始日を定めることとします。

III 契約種別および料金

第10条 契約種別および料金

契約種別および料金に関する事項の詳細は、別紙3（契約種別および料金）に定めるところによります。

第10条の2 容量拠出負担金の算定および支払条件

1. 容量拠出負担金

容量拠出負担金は、当社が負担する容量拠出金（電力広域的運営推進機関（以下本条において「広域機関」といいます。）が定める業務規程第32条の35第2項に定める容量拠出金をいう。以下同じ。）に応じて、お客さまに負担していただく料金をいいます。

2. 容量拠出負担金の算定方法

容量拠出負担金の算定期間は計量期間と同様とし、日割計算は行いません。お客さまは、お客さまと当社との間に1日以上本契約が存する計量期間に係る月（本一般送配電事業者の定めによるものとし、以下、本条において「対象月」といいます。）の容量拠出負担金の全額を負担するものとし、対象月の容量拠出負担金は下記的方式で算定するものとし、なお、需要場所が対象区域に存する全てのお客さま（当社または当社の取次店の定める電気需給約款（本約款を含む。）に基づき当社が電気を供給する全てのお客さまをいい、以下本条において「全てのお客さま」といいます。）のうち、本一般送配電事業者の託送供給等約款において、蓄電池が設置された需要場所に接続供給を行なう場合の特別措置が適

用される見込みであるお客さまおよび適用されたお客さま（以下「蓄電池のお客さま」といいます。）の容量抛出負担金については、本項第 2 号において定める金額とします。

記

（(1)容量抛出金相当額（円）－(2)蓄電池容量抛出金相当額（円））
×（(3)お客さまの需要電力（kW）÷(4)蓄電池のお客さまを除く全てのお客さまの需要電力（kW））

(1) 容量抛出金相当額

容量抛出金相当額は、お客さまの需要場所の存する供給区域（以下、本条において「対象区域」といいます。）について、当社が広域機関から受領した対象月に係る容量抛出金請求額通知書に記載されている容量抛出金請求額に相当する額をいいます。

(2) 蓄電池容量抛出金相当額

蓄電池容量抛出金相当額は、全ての蓄電池のお客さまに係る容量抛出金負担金の合計金額をいいます。各蓄電池のお客さまごとの容量抛出金負担金は、以下の方式で算定するものとします。

- ① 本一般送配電事業者の託送供給等約款において、蓄電池が設置された需要場所に接続供給を行なう場合の接続供給開始から、②に定めるデータを当社が取得する間の期間

容量抛出金相当額（円）÷蓄電池のお客さまを含む全てのお客さまの計量期間における基本料金（第 9 条第 2 項(1)）算定の基礎となる常時供給電力の契約電力の合計×当該蓄電池のお客さまの常時供給電力の契約電力

- ② 夏季ピーク時（対象月の前年度 7 月から 9 月における、需要場所が属する供給エリアの最大需要発生時（1 時間）をいう。）または冬季ピーク時（対象月の前年度 12 月から 2 月における、需要場所が属する供給エリアの最大需要発生時（1 時間）をいう。）の全てのお客さまの最大需要電力および蓄電池のお客さまの最大需要電力が計算できる電力量データを取得したとき

(a)対象月が 4 月から 9 月のいずれかの月である場合

容量抛出金相当額（円）÷蓄電池のお客さまを含む全てのお客さまの夏季ピーク時における最大需要電力×当該蓄電池のお客さまの夏季ピーク時における前年度 7 月から 9 月の各月の需要場所の最大需要電力（kW）の平均値。ただし、前年度 7 月から 9 月の各月のデータの全部または一部を当社

が保有していない場合は、保有していない月に対応する当年度の容量拠出負担金の請求対象月における常時供給電力の契約電力を、その月の最大需要電力とします。

(b)対象月が 10 月から 3 月のいずれかの月である場合

容量拠出金相当額（円）÷蓄電池のお客さまを含む全てのお客さまの冬季ピーク時における最大需要電力×当該蓄電池のお客さまの冬季ピーク時における前年度 12 月から 2 月の各月の需要場所の最大需要電力（kW）の平均値。ただし、前年度 12 月から 2 月の各月のデータの全部または一部を当社が保有していない場合は、保有していない月に対応する当年度の容量拠出負担金の請求対象月における常時供給電力の契約電力を、その月の最大需要電力とします。

(3) お客さまの需要電力

お客さまの需要電力は、下記①から④のいずれかの値をいいます。

- ① 蓄電池のお客さまを除く協議制のお客さまの場合、以下の方式で算定する前年度ピーク時 kW（kWp）とします。なお、協議制の前年度ピーク時 kW（kWp）算出の基礎となる前年度夏季ピーク月最大需要電力および前年度冬季ピーク月最大需要電力の算出にあたっては、当社が必要なデータを保有している場合には当該データを用い、当社が必要なデータを保有していない場合には、本一般送配電事業者が計量器を用いて計測した値を用いるものとします。

(a)対象月が 4 月から 9 月のいずれかの月である場合

対象月の前年度夏季ピーク月最大需要電力（対象月の前年度 7 月から 9 月の各月においてお客さまが使用された 30 分ごとの需要電力の最大値を 2 倍した値をいいます。ただし、前年度 7 月から 9 月の各月のデータの全部または一部を当社が保有していない場合は、保有していない月に対応する当年度の容量拠出負担金の請求対象月における、基本料金（第 9 条第 2 項(1)）算定の基礎となる常時供給電力の契約電力をその月の最大需要電力とします。）の平均値

(b)対象月が 10 月から 3 月のいずれかの月である場合

対象月の前年度冬季ピーク月最大需要電力（対象月の前年度 12 月から 2 月の各月においてお客さまが使用された 30 分ごとの需要電力の最大値を 2 倍した値をいいます。ただし、前年度 12 月から 2 月の各月のデータの全部または一部を当社が保有していない場合は、保有していない月に対応する当年度の容量拋出負担金の請求対象月における、基本料金（第 9 条第 2 項(1)）算定の基礎となる常時供給電力の契約電力をその月の最大需要電力とします。）の平均値

- ② 蓄電池のお客さまを除く実量制のお客さまで実量制の前年度ピーク時 kW (kWp) を算出可能な場合には実量制の前年度ピーク時 kW (kWp) とし、実量制の前年度ピーク時 kW (kWp) は、以下の方式で算定するものとします。

(a)対象月が 4 月から 9 月のいずれかの月である場合

対象月の前年度夏季ピーク月最大需要電力（対象月の前年度の 7 月から 9 月の各月の本一般送配電事業者から発行された契約電力算定結果内訳帳票に記載されたお客さまの需要電力の最大値をいいます。ただし、前年度の 7 月から 9 月のデータを当社が保有していない場合は、保有していない月に対応する当年度の容量拋出負担金の請求対象月における、基本料金（第 9 条第 2 項(1)）算定の基礎となる常時供給電力の契約電力をその月の最大需要電力とします。）の平均値

(b)対象月が 10 月から 3 月のいずれかの月である場合

対象月の前年度冬季ピーク月最大需要電力（対象月の前年度 12 月から 2 月の各月の本一般送配電事業者から発行された契約電力算定結果内訳帳票に記載されたお客さまの需要電力の最大値をいいます。但し、前年度 12 月から 2 月のデータを当社が保有していない場合は、保有していない月に対応する当年度の容量拋出負担金の請求対象月における、基本料金（第 9 条第 2 項(1)）算定の基礎となる常時供給電力の契約電力をその月の最大需要電力とします。）の平均値

- ③ 蓄電池のお客さまを除く協議制のお客さま、または実量制のお客さまであって、①または②の(a)または(b)の値が算出できないお客さまの場合（(a)が算出できない場合には 4 月から 9 月について、(b)が算出できない場合には 10 月から 3 月について）

容量拋出負担金の請求対象月における基本料金（第 9 条第 2 項(1)）算定の基礎となる常時供給電力の契約電力

- ④ ①から③の値が算出できないお客さまの場合
当社とお客さまとの間で個別に合意した値

(4) 全てのお客さまの需要電力

全てのお客さまの、上記(3)①から④の算出方法により算出される対象月の需要電力と、当社が低圧で電力を供給している需要場所が対象区域に存する全てのお客さま（蓄電池のお客さまを除き、以下「低圧のお客さま」といいます。）の需要電力を合計した値をいいます。なお、低圧のお客さまについて、契約容量がキロボルトアンペア(kVA)の場合は kW に変換した値とし、アンペア(A)の場合は 10A を 1kW に変換した上で合算するものとします。

3. 容量拋出負担金の支払方法

当社は、対象月の容量拋出負担金を、対象月の 3 か月後の応当月の第 8 営業日までにお客さまに請求し、お客さまは請求書を受領した月の 26 日（銀行の休業日の場合はその翌営業日とします。）を支払期日として、当社が指定する収納代行業者が設定する金銭信託の受託者の銀行口座に対する口座振替の方法により支払っていただきます。なお、この場合の口座振替の費用については、当社が負担するものとします。また、お客さまにおいては、当社とお客さまとの間の本契約が終了している場合においても、前各項に従い対象月の容量拋出負担金を支払っていただきます。

4. 容量拋出負担金の事後精算

当社は、以下の各号に定める場合、容量拋出負担金に関し、お客さまとの間で事後的に精算できるものとします。

- (1) 当社が実際に負担した対象月の容量拋出金の金額と対象月の容量拋出金請求額通知書に記載されている容量拋出金請求額に 10%以上の乖離がある場合
- (2) 対象月が含まれる年度（以下「対象年度」といいます。）の容量拋出金の年次精算において、当社が広域機関より還元を受けた金額または当社が広域機関より追加請求を受けた金額が、対象年度において全てのお客さまが支払った容量拋出負担金の合計額の 10%以上の額である場合

第 11 条 日割計算

当社は、お客さまが本契約にもとづく電気の供給を開始した場合または本契約を終了した場合は、以下により電気料金を算定します。

- (1) 当社は、第 15 条（料金の算定および算定期間）第 1 項(1)号または同(2)号の場合は、次により料金を算定いたします。
 - (a) 基本料金は、別紙 4（日割計算の基本算式）1.(1)により日割計算をいたします。
 - (b) 電力量料金は、日割計算の対象となる期間ごとの使用電力量に応じて別紙 4（日割計算の基本算式）1.(2)により算定いたします。
 - (c) 再生可能エネルギー発電促進賦課金は、日割計算の対象となる期間ごとの使用電力量に応じて、別紙 4（日割計算の基本算式）1.(3)により算定いたします。
 - (d) 前各号によりがたい場合は、これに準じて算定いたします。
- (2) 本約款第 15 条（料金の算定および算定期間）第 1 項(1)号の場合により日割計算をするときは、日割計算対象日数には開始日および再開日を含み、休止日、停止日および終了日を除きます。また、本約款第 15 条（料金の算定および算定期間）第 1 項(2)号の場合により日割計算をするときは、変更後の料金は、変更のあった日から適用いたします。
- (3) 当社は、日割計算をする場合には、必要に応じてそのつど計量値の確認をいたします。

第 12 条 契約超過金

1. お客さまが契約電力をこえて電気を使用されたことにより、託送供給等約款にもとづき、当社が本一般送配電事業者から契約超過金の支払いを求められた場合、お客さまは、当社に対して当該契約超過金を支払っていただきます。
2. 契約超過金は、契約電力をこえて電気を使用された月の料金の支払期日までに、お客さまにその料金とあわせて支払っていただきます。ただし、当社が別途支払期日を定めた場合は、その期日までに当社が指定する方法により支払っていただきます。

IV 使用電力量の計量ならびに料金の算定および支払い

第 13 条 料金の適用開始時期

料金は、第 9 条（供給の開始）にもとづき決定された需給開始日から適用します。

第 14 条 使用電力量の計量および検針

1. 使用電力量は、次項の場合を除き、本一般送配電事業者によって設置された記録型計量器により供給電圧と同位の電圧で計量された値とし、30 分単位で計量します。なお、使用電力量の計量の結果は、料金の算定期間ごとにお客さまにお知らせします。
2. 計量器の故障等により使用電力量が正しく計量できない場合には、本一般送配電事業者と当社との協議により決定した値とします。この場合、当社は、すみやかに本一般送配電事業者との協議により決定された値について、お客さまに通知いたします。
3. 第 1 項の記録型計量器の検針日は、本一般送配電事業者が、以下の各号に定めるところ

により、実際に検針を行った日または検針を行ったものとされる日をいいます。

- (1) 検針は、当社がお客さまに対しあらかじめお知らせした日（本一般送配電事業者の供給地点の属する検針区域に応じて定めた毎月一定の日（以下「検針の基準となる日」といいます。）および休日等を考慮して定められます。）において各月ごとに本一般送配電事業者により行われ、お客さまが不在等のため本一般送配電事業者が検針できなかった場合は、別の日に検針が行われます。
- (2) 本一般送配電事業者は、やむをえない事情がある場合には、前号にかかわらず、本一般送配電事業者がお客さまにあらかじめお知らせした日以外の日に検針を行うことがあります。なお、この場合であっても、本一般送配電事業者がお客さまにあらかじめお知らせした日に検針を行ったものとみなされます。
- (3) 本一般送配電事業者は、お客さまへの電気の供給開始日から、その直後の供給地点の属する検針区域の検針日までの期間が短い場合、第(1)号にかかわらず、各月ごとに検針を行わないことがあります。この場合、供給開始日の直後の、供給地点の属する検針区域において検針を行うとされている日に検針を行ったものとみなされます。
- (4) 本一般送配電事業者は、前号に掲げる場合を除くほか、非常変災等特別の事情がある場合、第(1)号にかかわらず、各月ごとに検針を行わないことがあります。この場合でも、検針を行わない月については、本一般送配電事業者がお客さまにあらかじめお知らせした日に検針を行ったものとみなされます。

第 15 条 料金の算定および算定期間

1. 料金は、以下の各号の場合を除き、「1 月」を単位として算定し、「1 月」とは、前月の検針日（本一般送配電事業者が実際に検針を行った日または検針を行ったものとされる日をいいます。）から当月の検針日の前日までの期間（以下「検針期間」といいます。）とします。ただし、お客さまへの電気の供給を開始した月の検針期間は、供給開始日から直後の検針日の前日までの期間とし、本契約が終了した場合の検針期間は、直前の検針日から終了日の前日までの期間とします。
 - (1) お客さまに電気の供給を開始し、または本契約が終了した場合
 - (2) 契約種別、契約負荷設備、契約電流、契約容量または契約電力等を変更したことにより、料金に変更があった場合
2. 前項にかかわらず、当社があらかじめお客さまに計量日（電力量または最大需要電力が本一般送配電事業者の設置した記録型計量器に記録される日をいいます。）をお知らせした場合、「1 月」とは、前月の計量日から当月の計量日の前日までの期間（以下「計量期間」といいます。）とします。ただし、お客さまへの電気の供給を開始した月の計量期間は、供給開始日から直後の計量日の前日までの期間とし、本契約が終了した場合の計量期間は、直前の計量日から終了日の前日までの期間とします。
 - (1) お客さまに電気の供給を開始し、または本契約が終了した場合

- (2) 契約種別、契約負荷設備、契約電流、契約容量または契約電力等を変更したことにより、料金に変更があった場合

第 16 条 支払期日および料金の支払い方法

1. 支払期日は、検針日の属する月の翌月の日で、別途当社がお客さまにお知らせする日とします。ただし、当該日が休日（日曜日または銀行法第 15 条第 1 項に規定する政令で定める日をいいます。以下同様とします。）となる場合、当該日の翌日以降の最初の休日以外の日を支払期日とします。
2. 電気料金については毎月、当社が指定する収納代行業者が設定する金銭信託の受託者の銀行口座（以下「信託口座」といいます。）に対する口座振替の方法により支払っていただきます。なお、口座振替に係る手数料はお客さまの負担とします。
3. お客さまが電気料金を前項により支払われる場合は、信託口座に入金したときに当社に対する支払いがなされたものとします。
4. お客さまに請求する工事費負担金その他の託送供給等約款にもとづき当社が本一般送配電事業者から請求を受ける費用（以下「工事費等」といいます。）の支払いについては、当社が本一般送配電事業者から請求を受けるつど、当社が定める支払期日までに当社が指定する方法により支払っていただきます。
5. 当社は、第 1 項および前項にかかわらず、当社が指定した債権管理回収業に関する特別措置法にもとづく債権回収会社（以下「債権回収会社」といいます。）が指定した金融機関等を通じて、債権回収会社が指定した様式により、料金を払い込む方法より支払っていただくことがあります。この場合、債権回収会社が指定した金融機関等に払い込まれたときに当社に対する支払いがなされたものとします。

第 17 条 遅延利息

1. お客さまが、支払期日を経過しても料金その他の本契約にもとづき発生する金銭債務の支払いを行わない場合には、当社は、支払期日の翌日から支払いの日までの期間の日数に応じて遅延利息を申し受けることがあります。
2. 遅延利息は、その算定の対象となる料金から、消費税等相当額から以下の算式により算定された金額を差し引いたものおよび再生可能エネルギー発電促進賦課金を差し引いた金額に年 10%の割合（閏年の日を含む期間についても、365 日当たりの割合とします。）を乗じて算定してえた金額とします。

（算式）：再生可能エネルギー発電促進賦課金×8/108

3. 遅延利息は、お客さまが遅延利息の算定の対象となる料金を支払われた直後に支払い義務が発生する料金とあわせて支払っていただきます。

第 18 条 保証金

1. 当社は、第 6 条（本契約の申込み）第 1 項の申込みをされるお客さまから、当社による需給の開始に先立って、そのお客さまの予想月額料金の 3 ヶ月分に相当する金額をこえない範囲内で保証金を預かることがあります。
2. 保証金の預かり期間は、2 年以内といたします。
3. 当社は、お客さまから保証金を預かっている場合において、そのお客さまから支払期限日を経過しても料金の支払いがなく、かつ、当社の督促後 5 日以内になお支払いがないときは、保証金をもってその料金に充当いたします。この場合、保証金の不足分をお客さまに補充していただくことがあります。
4. 当社は、第 2 項に規定する保証金の預かり期間経過後、または第 27 条（お客さまの申し出による解約）もしくは第 28 条（契約の解除および期限の利益の喪失）の規定により需給契約が終了したときは、保証金（前項に規定する未収の料金がある場合にあっては、その額を控除した残額をいいます。）をすみやかにお返しいたします。
5. 当社は、保証金に利息は、付しません。

V 供給

第 19 条 適正契約の保持

当社が、本一般送配電事業者から、接続供給契約が電気の使用状態に比べて不適当であるとして、電気の使用状態に応じた適正なものに変更することを求められた場合には、お客さまは、その求められた内容に従い、すみやかに本契約を電気の使用状態に応じた適正なものに変更していただきます。

第 20 条 お客さまの協力

1. 力率の保持
 - (1) お客さまは、需要場所の負荷の力率については、電灯料金の適用を受ける場合にあっては、90%以上、それ以外の場合にあっては、85%以上に保持していただきます。
 - (2) 進相用コンデンサを取り付ける場合は、別紙 5（進相用コンデンサ取付容量基準）を基準として、お客さまの負担によりお客さまに取り付けていただきます。なお、その場合、それぞれの電気機器ごとに取り付けていただきますが、やむをえない事情によって 2 以上の電気機器に対して一括して取り付ける場合は、進相用コンデンサの解放により、軽負荷時の力率が進み力率とならないようにしていただきます。
2. 立ち入り業務への協力

当社が本契約の遂行上需要場所への立ち入りが必要と認める場合、または本一般送配電事業者が以下の各号に掲げる業務を実施するため需要場所への立ち入りが必要と認める場合、当社または本一般送配電事業者は、お客さまの承諾をえて需要場所へ立ち入る

ことがあります。この場合には、正当な理由がない限り、お客さまは当社または本一般送配電事業者の需要場所への立ち入りを承諾していただきますが、本一般送配電事業者が立ち入る場合においては、本一般送配電事業者に対し、所定の証明書の提示を求めることができます。

- (1) 供給地点に至るまでの本一般送配電事業者の供給設備または計量器等需要場所内の当該電力会社の電気工作物の設計、施工（取付けおよび取外しを含みます。）、改修または検査
- (2) 第 8 項（保安等に対するお客さまの協力）によって必要となるお客さまの電気工作物の検査等の業務
- (3) 不正な電気の使用の防止等に必要な、お客さまの電気機器の試験、契約負荷設備、契約主開閉器もしくはその他電気工作物の確認もしくは検査またはお客さまの電気の使用用途の確認に関する業務
- (4) 計量器の検針または計量値の確認に関する業務
- (5) 次条（供給の停止）、第 27 条（お客さまの申し出による解約）第 1 項、第 28 条（契約の解除および期限の利益の喪失）または第 32 条（暴力団排除に関する条項）第 3 項の規定にもとづく供給の停止ならびに契約の終了により必要な処置に関する業務
- (6) その他接続供給契約の成立、変更もしくは終了等に必要な業務または本一般送配電事業者の電気工作物にかかる保安の確認に必要な業務

3. 電気の使用にともなうお客さまの協力

- (1) お客さまの電気の使用が、以下の原因等で他のお客さまの電気の使用を妨害し、もしくは妨害するおそれがある場合、または本一般送配電事業者もしくは他の電気事業者の電気工作物に支障を及ぼし、もしくは支障を及ぼすおそれがある場合には、お客さまの負担で、必要な調整装置または保護装置を需要場所に施設するものとし、特に必要がある場合には、お客さまの負担で供給設備を変更し、または専用供給設備を施設して、これにより電気を使用していただきます。
 - (a) 負荷等の特性によって各相間の負荷が著しく平衡を欠く場合
 - (b) 負荷等の特性によって電圧または周波数が著しく変動する場合
 - (c) 負荷等の特性によって波形に著しいひずみを生ずる場合
 - (d) 著しい高周波または高調波を発生する場合
 - (e) その他(a)から(d)に準ずる場合
- (2) お客さまが発電設備を本一般送配電事業者の供給設備に接続して使用する場合も、前号に準ずるものとしします。
- (3) お客さまが電気設備を本一般送配電事業者の供給設備に電氣的に接続するにあたっては、電気設備に関する技術基準、その他の法令等にしたが、かつ、本一般送配電事業者の託送供給等約款別冊に定める系統連系技術要件を遵守して、本一般送配電事業者の供給設備の状況等を勘案して技術上適当と認められる方法によるものと

します。

4. 用地確保等の協力

お客さまは、電気の供給の実施にともない本一般送配電事業者が施設または所有する供給設備の工事および維持のために必要な用地の確保等について、協力していただきます。

5. 施設場所の提供

以下の場合において、本一般送配電事業者から電気の供給にともなう設備の施設場所の提供を当社またはお客さまが求められた場合、および当社が必要に応じお客さまの電力負荷を測定する為に必要な通信設備の設置場所の提供をお客さまに求めた場合には、お客さまはそれらの場所を無償で提供していただきます。

- (1) お客さま（共同引込線による引込みで電気を供給する複数のお客さまを含みます。）のみのためにお客さまの土地または建物に引込線もしくは接続装置等の供給設備を施設する場合
- (2) 料金の算定上必要な計量器、その付属装置（計量器箱、変成器、変成器の2次配線および計量情報等を伝送するための通信装置等をいいます。）および区分装置（力率測定時間を区分する装置等をいいます。）を取付ける場合
- (3) 通信設備等を設置する場合
- (4) 需要場所の電流制限器その他の適当な装置の取付けをする場合

6. お客さまの電気工作物の使用

お客さまは、以下に掲げるお客さまの所有物については、本一般送配電事業者が、無償で使用するものとします。

- (1) お客さまの負担でお客さまが施設した付帯設備（お客さまの土地もしくは建物に施設される供給設備を支持し、または収納する工作物およびその供給設備の施設上必要なお客さまの建物に付合する設備をいいます。）
- (2) お客さまの負担でお客さまが施設した、架空引込線を取り付けるために需要場所内に設置する引込小柱等の補助支持物
- (3) お客さまの負担でお客さまが施設した、地中引込線の施設上必要な以下の各号の付帯設備
 - (a) 鉄管、暗きょ等お客さまの土地または建物の壁面等に引込線をおさめるために施設される工作物（ π 引込みの場合のケーブルの引込みおよび引出しのために施設されるものを含みます。）
 - (b) お客さまの土地または建物に施設される基礎ブロック（接続装置を固定するためのものをいいます。）およびハンドホール
 - (c) その他(a)または(b)に準ずる設備
- (4) お客さまの希望によって、お客さまの負担でお客さまが取り付けた計量器の付属装置または変成器の2次配線等

- (5) 本一般送配電事業者が記録型計量器に記録された電力量計の値等を伝送するためにお客さまの電気工作物を使用することを求めた場合における当該お客さまの電気工作物

7. 調査および調査に対するお客さまの協力等

- (1) お客さまの電気工作物が技術基準に適合しているかどうかについては、本一般送配電事業者、または本一般送配電事業者が業務の全部または一部の委託を行った経済産業大臣の登録を受けた調査機関（以下「登録調査機関」といいます。）が、法令で定めるところにより、調査します。この場合、本一般送配電事業者または登録調査機関は、必要があるときは、お客さまの承諾をえてお客さまから電気工作物の配線図を提示していただくことがあります。なお、この場合、お客さまは、本一般送配電事業者または登録調査機関の係員に対し、所定の証明書の提示を求めることができます。
- (2) お客さまが電気工作物の変更の工事を行った場合には、その工事が完成したとき、お客さまは、すみやかにその旨を当社および本一般送配電事業者または登録調査機関に通知していただきます。

8. 保安等に対するお客さまの協力

- (1) お客さまは、以下の各号の場合には、当社および本一般送配電事業者にすみやかにその旨を通知していただきます。
- (a) お客さまの需要場所内に設置してある引込線、計量器等本一般送配電事業者の電気工作物に異状もしくは故障があり、または異状もしくは故障が生ずるおそれがあるとお客さまが認めた場合
- (b) お客さまの電気工作物に異状もしくは故障があり、または異状もしくは故障が生ずるおそれがあり、それが本一般送配電事業者の供給設備に影響を及ぼすおそれがあるとお客さまが認めた場合
- (2) お客さまは、本一般送配電事業者の供給設備に直接影響を及ぼすような物件の設置、変更または修繕工事をする場合は、あらかじめその内容を本一般送配電事業者と当社に通知していただきます。また、お客さまは、物件の設置、変更または修繕工事をした後、その物件が本一般送配電事業者の供給設備に直接影響を及ぼすこととなった場合には、すみやかにその内容を本一般送配電事業者と当社に通知していただきます。この場合、保安上特に必要があるときは、お客さまは、本一般送配電事業者の求めに応じてその内容を変更していただきます。
- (3) お客さまは、本一般送配電事業者が必要と認めた場合には、供給開始に先だち、受電電力をしゃ断する開閉器の操作方法等について、本一般送配電事業者と協議していただきます。

9. 需要情報の通知

当社は、供給計画作成のために、お客さまに対して必要な情報の提供をお願いすること

があります。この場合、お客さまは、当社の求めに応じて、必要な情報を提供していただきます。

第 21 条 供給の停止

1. 以下の各号のいずれかに該当した場合、本一般送配電事業者により、お客さまにあらかじめ通知することなく、電気の供給の停止が行われることがあります。
 - (1) お客さまの責めとなる理由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合
 - (2) お客さまが需要場所内の本一般送配電事業者の電気設備を故意に損傷し、または、亡失して本一般送配電事業者に重大な損害を与えた場合
 - (3) 本一般送配電事業者以外の者が需要場所における本一般送配電事業者の供給設備とお客さまの電気設備との接続を行った場合
2. 下記各号のいずれかに該当し、当社が本一般送配電事業者からその旨の警告を受けた場合で、当社がお客さまに対し、その原因となった行為について改めるように求めたにもかかわらず、改めない場合には、本一般送配電事業者により電気の供給の停止が行われることがあります。
 - (1) お客さまの責めとなる理由により生じた保安上の危険がある場合
 - (2) 電気工作物の改変等によって不正に本一般送配電事業者の電線路を使用、または電気を使用された場合
 - (3) 前条（お客さまの協力）第 2 項に反して、立ち入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否した場合など、お客さまが本約款において、本一般送配電事業者の求めに応じること、本一般送配電事業者に権限を付与することもしくは本一般送配電事業者に協力することとされている事項について拒んだ場合、または当社もしくは本一般送配電事業者に通知することとされている事項の通知を行わなかった場合
 - (4) 前条（お客さまの協力）第 3 項第(1)号および第(2)号によって必要となる措置を講じない場合
 - (5) 前条（お客さまの協力）第 3 項第(3)号に反してお客さまが本一般送配電事業者の供給設備に電氣的に接続した場合
 - (6) 契約負荷設備以外の負荷設備によって電気を使用した場合
 - (7) お客さまが動力電力を利用されている場合で、変圧器または発電設備等を介して、電灯または小型機器を使用された場合
3. 以下のいずれかに該当するものとして、当社が本一般送配電事業者から適正契約への変更および適正な使用状態への修正を求められ、当社がお客さまに対し、第 19 条（適正契約の保持）にもとづく本一般送配電事業者の求めに応じた適正契約への変更および適正な使用状態への修正を求めたにもかかわらず、お客さまが、これに応じていただけないときは、本一般送配電事業者により、電気の供給の停止が行われることがあります。
 - (1) 契約電力をこえて接続供給を利用する場合

- (2) 接続供給電力が契約電力を継続して下回る場合（接続供給契約の内容が、電灯または動力従量接続送電サービスの適用を受ける場合に限り。）
4. 本条によって電気の供給が停止される場合には、本一般送配電事業者により、本一般送配電事業者の設備またはお客さまの電気設備において、供給停止のための必要な処置が行われます。なお、この場合には、必要に応じてお客さまに協力をしていただくものとします。
5. 本条によって電気の供給を停止した場合で、お客さまがその理由となった事実を解消したときは、当社による、電気の供給が再開されます。

第22条 供給の中止または使用の制限もしくは中止

1. 以下のいずれかに該当した場合、本一般送配電事業者により、電気の供給が中止され、またはお客さまの電気の使用が制限され、もしくは中止されることがあります。
- (1) 本一般送配電事業者が維持および運用する供給設備に故障が生じ、または故障が生じるおそれがある場合
 - (2) 本一般送配電事業者が維持および運用する供給設備の点検・修繕・変更その他の工事上やむをえない場合
 - (3) 非常変災の場合
 - (4) その他電気の需給上または保安上必要がある場合
2. 前項の場合には、あらかじめその旨を広告その他の方法によって、本一般送配電事業者より、お客さまにお知らせがされます。ただし、緊急時等のやむをえない場合は、この限りではありません。
3. 第1項各号により、お客さまの電気の使用が制限され、または中止された場合であっても、当社は、料金の割引は行いません。

第23条 工事費等の負担

1. 以下の各号の場合、当社は、お客さまから工事費等を申し受けます。なお、当社は原則として工事費等の対象となる工事等の着手前に当該費用を申し受けます。
- (1) 本契約にもとづく供給開始にあたって、当社が本一般送配電事業者から、お客さまに供給するために必要な設備を施設すること、または当社が本一般送配電事業者からその設備の施設にかかる工事費等の費用負担を求められた場合
 - (2) お客さまの都合による契約電力の変更により、当社が本一般送配電事業者から、お客さまに供給するために必要な設備を施設すること、または当社が本一般送配電事業者からその設備の施設にかかる工事費等の費用負担を求められた場合
 - (3) お客さまの希望により、当社が本一般送配電事業者の設備にかかる工事等を本一般送配電事業者に依頼し、当社が本一般送配電事業者から、その工事費等の費用負担を求められた場合

- (4) お客様の都合により一旦契約電力を変更した上で、更にお客様の都合により当該契約変更を解約し、または更に変更した当該契約電力を再度変更（元の条件に戻す場合を含みます。）した結果、当社が本一般送配電事業者から、変更にともない新たに施設した供給設備を施設すること、または変更にともない新たに施設した供給設備にかかる工事費等の費用負担を求められた場合
 - (5) その他お客様の都合にもとづく事情により、当社が本一般送配電事業者から、お客様に供給するために必要な設備を施設すること、または当社が本一般送配電事業者から工事費等の費用負担を求められた場合
2. 前項第(1)号、第(2)号、第(4)号および第(5)号において当社が施設した設備の所有権は、お客様がその施設にかかる費用を支払ったときにお客様に移転するものとします。

第 24 条 違約金および損害賠償の免責等

1. お客様が以下のいずれかに該当し、そのために接続供給にかかる料金の全部または一部の支払いを免れたとして、当社が本一般送配電事業者から、その免れた金額の 3 倍に相当する金額を違約金として求められた場合には、お客様は当社に対し、その違約金相当額を支払っていただきます。
- (a) 需要場所において電気を使用すること以外の用途に電気を使用した場合
 - (b) 電気工作物の改変等によって不正に本一般送配電事業者の電線路を使用、または電気を使用した場合
 - (c) 契約負荷設備以外の負荷設備によって電気を使用した場合
 - (d) お客様が動力電力を利用されている場合で、変圧器もしくは発電設備等を介して、電灯または小型機器を使用された場合
2. お客様の故意または過失によって、その需要場所内の本一般送配電事業者の電気工作物、電気機器その他の設備を損傷し、または亡失したとして、託送供給等約款にもとづき、当社が本一般送配電事業者から、修理可能の場合における修理費、または亡失もしくは修理不可能の場合における帳簿価額と取替工事費との合計額について賠償を求められた場合、お客様は、当社に対しその求められた賠償相当額を支払うものとします。
3. 損害賠償の免責
- (1) 第 21 条（供給の停止）によって本一般送配電事業者により電気の供給が停止された場合、第 27 条（お客様の申し出による解約）第 1 項によってお客様が本契約を解約された場合、またはお客様が第 28 条（契約の解除および期限の利益の喪失）第 1 項の各号に該当したことによって当社が本契約を解約した場合は、当社はおお客様の受けた損害について賠償の責めを負いません。
 - (2) 第 22 条（供給の中止または使用の制限もしくは中止）第 1 項によって本一般送配電事業者により電気の供給が中止され、または、お客様の電気の使用を制限し、もしくは中止した場合で、それが当社の責めとならない理由によるものであるときに

は、当社はお客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。

- (3) 当社に故意または過失がある場合を除き、当社はお客さまが漏電、その他の事故により受けた損害について賠償の責めを負いません。

第 25 条 不可抗力

1. 地震、津波、火山活動等の自然災害、戦争、紛争またはテロ等の以下の各号のいずれにも該当する事由（以下「不可抗力」といいます。）が発生したことにより当社が本契約の全部または一部の履行が不可能となった場合、当社は、お客さまに損害の賠償責任を負わないこととします。
 - (1) お客さま、または当社によって制御できない事由であること。
 - (2) その発生が、お客さま、または当社の責とならない事由であること。
 - (3) お客さま、または当社が事前に想定できなかった事由であること。または、想定可能な事由の場合は、法令等を踏まえた適切な対策を事前に講じているにもかかわらず、回避できなかったこと。
 - (4) お客さま、または当社が、当該事由の発生時に適切な対策を講じたにもかかわらず、回避できなかったこと。
2. 前項で定める不可抗力を原因として当社が本契約の全部または一部の履行ができない場合、次条（契約期間）、第 27 条（お客さまの申し出による解約）および第 28 条（契約の解除および期限の利益の喪失）の規定にかかわらず、お客さま、または当社は本契約の一部または全部を解約することができます。本項の解約にともない生じる損害については、お客さま、当社ともに賠償の責めを負わないものとします。また、当社が解除をする場合、第 28 条（契約の解除および期限の利益の喪失）第 1 項に定めるところに従います。

VI 契約期間、変更および終了

第 26 条 契約期間等

1. 契約期間は、以下によります。なお、(2)にもとづき契約期間が更新される場合、当社は、更新前に書面を交付することなく更新後の契約期間を説明し、更新後に、当社の名称および住所、お客さまとの契約更新年月日、更新後の契約期間ならびに供給地点特定番号を当社が適当と考える方法によりお知らせすることがあり、お客さまは、このことについて、あらかじめ承諾していただきます。
 - (1) 契約期間は、需給開始日から 1 年目の日までとします。
 - (2) 契約期間満了日の 1 か月前までに本契約の終了の申し出また変更がない場合、本契約は、契約期間満了後も 1 年ごとに同一条件で更新されるものとします。
2. 当社が定める「Digital Grid Platform 利用規約」（以下「DGP 利用規約」といいます。）

に基づく DGP 利用契約が終了した場合は、本契約も終了するものとします。なお、DGP 利用契約の終了が当社による申し出または解除による場合、当社は、本契約を解除する 15 日前までに解除日を明示し、お客さまに対して①本契約を解除後、無契約となった場合には当社による電気の供給が止まることおよび②お客さまが希望される場合には、電気を供給することが義務付けられている小売電気事業者から電気の供給を受けることができることを説明します。

第 27 条 お客さまの申し出による解約

1. 前条（契約期間）にかかわらず、お客さまは、解約希望日の 1 か月間までに、当社に本契約を解約する旨を、解約希望日とともに書面により通知（ウェブサイトを通じて行う方法等電磁的方法によるものを含み、以下「解約通知」といいます。）することで、本契約を解約することができます。なお、お客さまが当社に解約通知をせず、他の小売電気事業者へ需給契約の申込みを行ったことによって、電力広域的運営推進機関から当社に解約期日の通知がなされた場合、当該通知をもってお客さまの解約通知とするものとします。
2. 本契約は、次条（契約の解除および期限の利益の喪失）第 1 項にもとづく本契約の解除の場合および以下の各号の場合を除き、解約通知に記載された解約希望日または電力広域的運営推進機関から当社に通知された解約期日に終了いたします。
 - (1) 次号に該当しない場合において、当社がお客さまの解約通知を解約希望日の翌日以降に受領したときは、当社が解約通知を受領した日に本契約が終了いたします。
 - (2) 当社の責めとならない理由（非常変災等の場合を除きます。）により、お客さまへの電気の供給を終了させるための処置を本一般送配電事業者が行えない場合、本契約は当社によるお客さまへの電気の供給を終了させるための処置が可能となった日に終了いたします。
3. お客さまが第 1 項による本契約の解約を行う場合、本一般送配電事業者により、本一般送配電事業者の設備またはお客さまの電気設備において、当社によるお客さまへの電気の供給を終了させるために必要な処置が行われます。なお、この場合には、必要に応じてお客さまに協力をしていただくものとします。
4. 新たに契約電力を設定した日または契約電力を増加した日から 1 年を経過する日より前にお客さまが第 1 項によって本契約を解約する場合において、当社が本一般送配電事業者から、託送供給等約款にもとづく接続供給にかかる料金および工事費の精算金額の支払いを求められた場合には、当社は、かかる精算金額を踏まえ、お客さまに請求するものとし、お客さまは、当該精算金額に相当する金額を当社に支払っていただきます。

第 28 条 契約の解除および期限の利益の喪失

1. お客さまが、以下の各号のいずれかに該当するときは、当社はお客さまとの本契約を

解除することができるものとし、当該解除によって、お客さまは当社に対して負担する一切の債務につき期限の利益を失うものとし、直ちに債務の全額を一括弁済していただきます。この場合、当社は、本契約を解除する 15 日前までに解除日を明示し、お客さまに対して①本契約を解除後、無契約となった場合には当社による電気の供給が止まることおよび②お客さまが希望される場合には、電気を供給することが義務付けられている小売電気事業者から電気の供給を受けることができることを説明します。

- (1) 第 21 条（供給の停止）によって、電気の供給を停止されたお客さまが当社の定めた期日までにその理由となった事実を解消されないとき。
 - (2) 料金の支払期日を 20 日経過してなお支払われないとき。
 - (3) 他の電気需給契約（既に消滅しているものを含みます。）の料金を支払期日を 20 日経過してなお支払われないとき。
 - (4) 本契約によって支払うこととなった工事費等を支払われないとき。
 - (5) 本契約の条項（第 32 条（暴力団排除に関する条項）を含みます。）に違反したとき。
 - (6) 差押もしくは競売または滞納処分を受けたとき。
 - (7) 破産、民事再生その他の法的整理手続の申立てを受けたとき、または自らこれらの法的倒産手続の申立てをなしたとき。
2. 当社が、以下の各号のいずれかに該当するときは、お客さまは当社との本契約を解除することができるものとします。
- (1) 本契約の条項（第 32 条（暴力団排除に関する条項）を含みます。）に違反したとき。
 - (2) 差押もしくは競売または滞納処分を受けたとき。
 - (3) 破産、民事再生、会社更生その他の法的倒産手続の申立てを受けたとき、または自らこれらの法的倒産手続の申立てをなしたとき。

第 29 条 契約の変更

1. お客さまが本申込書又は電気需給契約書に記載していただいた内容について変更を希望される場合、すみやかに当社に書面により変更の申込み（ウェブサイトを通じて行う方法等電磁的方法によるものを含みます。）をしていただきます。
2. 前項にかかわらず、お客さまが契約電力の増加または減少を希望する場合には、変更希望日の 1 ヶ月前までに当社にその旨を書面により通知し、当社の書面での了承をいただきます。ただし、本契約締結日以降、新たに契約電力を設定した日または契約電力を増加した日から 1 年未満の期間内には当社の事前の同意をえない限り、契約電力を減少できません。
3. 前項による契約電力の減少が新たに契約電力を設定した日または契約電力を増加した日から 1 年未満の期間内となる場合、お客さまは、当社が本一般送配電事業者から求め

られた、託送供給等約款にもとづく接続供給にかかる料金および工事費の精算金額に相当する金額を当社に支払っていただきます。

4. 契約電力の変更は、1月単位で実施します。ただし、双方が合意した場合はこの限りではありません。

第30条 名義の変更

相続その他の原因によって、新たなお客さまが、それまで当社から電気の供給を受けていたお客さまの当社に対する電気の使用についてのすべての権利義務を受け継ぎ、引き続き電気の使用を希望される場合は、名義変更の手続によることができます。この場合、新たなお客さまは、当社が指定する文書により申し出ていただきます。

VII その他

第31条 管轄裁判所

本契約にかかる訴訟については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

第32条 暴力団排除に関する条項

1. 当社およびお客さまは、互いに相手方に対し、本契約締結時および将来にわたり、以下の各号の事項を表明し、保証するものとします。
 - (1) 自らまたは自らの役員（業務を執行する社員、取締役、執行役またはこれらに準ずる者をいいます。）、親会社、子会社、または関連会社が、暴力団、暴力団関係企業、総会屋もしくはこれらに準ずる者またはその構成員（以下総称して「反社会的勢力」といいます。）のいずれにも該当しないこと。
 - (2) 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、本契約の締結および履行をするものではないこと。
2. 前項のほか、当社およびお客さまは、互いに相手方に対し、直接または間接を問わず以下の各号に定める行為を行わないことを表明し、保証するものとします。
 - (1) 自らもしくは第三者を利用した、詐術、暴力的行為、脅迫的言辞または法的な責任をこえた不当な要求等の行為
 - (2) 偽計もしくは威力を用いて相手方の業務を妨害し、または信用を毀損する行為
 - (3) 反社会的勢力から名目の如何を問わず、資本または資金の導入および関係を構築する行為
 - (4) 反社会的勢力に対して名目の如何を問わず、資金提供をする行為
 - (5) 反社会的勢力が当社またはお客さまの経営に関与する行為
3. 当社は、お客さまが前二項各号のいずれかに違反した場合、第28条（契約の解除およ

び期限の利益の喪失) 第 1 項に従い本契約を解除するものとします。この場合において、お客さまに本契約にもとづく当社に対する未払いの債務がある場合、直ちにお支払いいただきます。なお、本項にもとづく解除によりお客さまに損害が生じた場合でも、当社は一切責任を負わないものとします。

附 則

1 この供給約款の実施期日

本約款は、2023 年 6 月 1 日から実施します。

2 標準周波数についての特別措置

この供給約款実施の際、現に以下の区域内で、標準周波数 60 ヘルツで電気を供給している区域については、当分の間、標準周波数 60 ヘルツで供給します。

群馬県の一部

3 需要場所についての特別措置

(1) 適用

特例設備（第(3)号で定義するところによります。）が施設された区域または部分のお客さまから、この特別措置の適用の申し出がある場合は、当社および本一般送配電事業者との協議の結果、この供給約款の他の定めによらず、託送供給等約款の規定にもとづき、特別に需要場所を定めることがあります。

(2) 工事費の負担

前号にともない本一般送配電事業者が新たに供給地点への供給設備を施設するときには、本約款の他の定めにかかわらず、託送供給等約款にもとづき当社が本一般送配電事業者から請求を受ける工事費の全額を工事費負担金としてお客さまに負担していただきます。

(3) 特例設備は、以下のものをいいます。

(a) 急速充電設備等

電気事業法施行規則附則第 17 条第 1 項第 1 号に定める電気自動車専用急速充電設備およびその使用に直接必要な負荷設備その他これに準ずるもの。

(b) 認定発電設備等

電気事業法施行規則附則第 17 条第 1 項第 2 号に定める認定発電設備およびその使用に直接必要な負荷設備その他これに準ずるもの。

別紙 1 本一般送配電事業者一覧

北海道電力ネットワーク株式会社（以下その供給区域を「北海道電力エリア」といいます。）
東北電力ネットワーク株式会社（以下その供給区域を「東北電力エリア」といいます。）
東京電力パワーグリッド株式会社（以下その供給区域を「東京電力エリア」といいます。）
中部電力パワーグリッド株式会社（以下その供給区域を「中部電力エリア」といいます。）
北陸電力送配電株式会社（以下その供給区域を「北陸電力エリア」といいます。）
関西電力送配電株式会社（以下その供給区域を「関西電力エリア」といいます。）
中国電力ネットワーク株式会社（以下その供給区域を「中国電力エリア」といいます。）
四国電力送配電株式会社（以下その供給区域を「四国電力エリア」といいます。）
九州電力送配電株式会社（以下その供給区域を「九州電力エリア」といいます。）

(※)

上記の各本一般電気事業者は、事業の全部の譲渡、合併または会社分割（一般送配電事業の全部を承継させるものに限りです。）によって一般送配電事業を承継することについて、電気事業法にもとづく認可を受けてこの一般送配電事業を承継した会社を含みます。

別紙 2 再生可能エネルギー発電促進賦課金

1. 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、再生可能エネルギー特別措置法第 36 条第 2 項に定める納付金単価に相当する金額とし、同法第 32 条第 2 項の規定にもとづき納付金単価を定める告示（以下「納付金単価を定める告示」といいます。）およびインバランスクロス単価等を定める告示により定めます。

2. 再生可能エネルギー発電促進賦課金の対象となる使用電力量はその 1 月の使用電力量とします。

3. 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価の適用期間

再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、納付金単価を定める告示がなされた年の 4 月の検針日（当社があらかじめお客さまに計量日を通知した場合は、計量日とし、以下本別紙、別紙 4 において同様とします。）からその翌年の 4 月の検針日の前日までの期間に使用される電気に適用します。ただし、検針日が毎月初日のお客さまについては、4 月の検針日を 5 月 1 日とします。

4. 再生可能エネルギー発電促進賦課金の算定

再生可能エネルギー発電促進賦課金は、上記 2. の使用電力量に上記 1. に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価を適用して算定します。

5. 再生可能エネルギー発電促進賦課金についての特別措置

再生可能エネルギー特別措置法第 37 条第 1 項の規定により認定を受けた事業所にかかるお客さまの再生可能エネルギー発電促進賦課金は、再生可能エネルギー特別措置法その他の関係法令等に定めるところにしたがい、上記にかかわらず、上記 4. によって再生可能エネルギー発電促進賦課金として算定された金額から、当該金額に再生可能エネルギー特別措置法第 37 条第 3 項に規定する政令で定める割合を乗じてえた金額を差し引いたものとします。

なお、お客さまの事業所が再生可能エネルギー特別措置法第 37 条第 1 項の規定により認定を受けた場合、または再生可能エネルギー特別措置法第 37 条第 5 項もしくは第 6 項の規定により認定を取り消された場合、お客さまはすみやかにその旨を当社に申し出ていただきます。

別紙 3 契約種別および料金

1. 契約種別

契約種別は、以下のとおりとします。

需要区分	契約種別
電灯需要	従量電灯 A (関西電力エリア、中国電力エリアおよび 四国電力エリア)
	従量電灯 B (関西電力エリア、中国電力エ リアおよび四国電力エリア)
	従量電灯 B (その他エリア)
	従量電灯 C (その他エリア)
電力需要	低圧電力

2. 従量電灯 A (関西電力エリア、中国電力エリアおよび四国電力エリア)

(1) 適用範囲

電灯または小型機器を使用する需要で、以下の各号のいずれにも該当するものに適用します。

- (a) 使用する最大容量が 6 キロボルトアンペア未満であること。
- (b) 1 需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合は、契約容量と契約電力との合計（この場合、1 キロボルトアンペアを 1 キロワットとみなします。）が 50 キロワット未満であること。ただし、1 需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合で、お客さまが希望され、かつ、お客さまの電気の使用状態、本一般送配電事業者の供給設備の状況等から本一般送配電事業者が技術上または経済上低圧での電気の供給が適当と認めたときは、(a)に該当し、かつ、(b)の契約容量と契約電力との合計が 50 キロワット以上であるものについても適用することがあります。この場合、本一般送配電事業者により、お客さまの土地または建物に変圧器等の供給設備が施設されることがあります。

(2) 供給電気方式、供給電圧および周波数

供給電気方式および供給電圧は、交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトもしくは 200 ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトとします。ただし、技術上やむをえない場合には、交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトとすることがあります。

周波数は、標準周波数 60 ヘルツとします。

(3) 電気料金

1月の料金は、以下に定める基本料金、電力量料金および別紙2（再生可能エネルギー発電促進賦課金）4.によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計とします。

(a) 基本料金

基本料金は、1月（第15条（料金の算定および算定期間）に従い、同条第1項または第2項に定める意味によります。以下同様とします。）につき、お客さまの需要場所に供給するために必要となる、託送供給等約款に定める電灯標準接続送電サービスにかかる接続送電サービス料金の基本料金に相当する金額とします。

(b) 電力量料金

電力量料金は、1月につき、以下の金額の合計とします。なお、再エネ相対取引、長期相対取引、SP内調整、SP間調整、JEPX調整、最終需給調整およびJEPX約定価格の定義については、当社が定める「Digital Grid Platform 利用規約」（以下「DGP 利用規約」といいます。）に定めるところによります。

- (i) お客さまの需要場所に供給するために、当社が再エネ相対取引または長期相対取引に基づきお客さまから卸供給を受けた電力量に関し、当社が支払った対価に相当する金額
- (ii) お客さまの需要場所に供給するために、当社がSP内調整およびSP間調整に基づきお客さままたは第三者から当社が卸供給を受けた電力量に関し、当社が支払った対価に相当する金額
- (iii) お客さまの需要場所に供給するために、JEPX調整に基づき当社がJEPX市場から卸供給を受けた電力量および最終需給調整に基づき当社が本一般送配電事業者から供給を受けたお客さまの需要場所における需要実績値が需要計画値を上回った場合の需要実績値と需要計画値の差分の電力量の合計値×JEPX約定価格。ただし、電力量料金の精算において、お客さまの需要場所における需要計画値が需要実績値を上回った場合の需要計画値と需要実績値の差分の電力量×JEPX約定価格を控除したうえで、「JEPX取引代行」として請求するものとします。
- (iv) お客さまの需要場所に供給するために必要となる、託送供給等約款に定める接続送電サービス料金の電力量料金に相当する金額

3. 従量電灯B（関西電力エリア、中国電力エリアおよび四国電力エリア）

(1) 適用範囲

電灯または小型機器を使用する需要で、以下のいずれにも該当するものに適用します。

- (a) 契約容量が6キロボルトアンペア以上であり、かつ、原則として50キロボル

トアンペア未満であること。

- (b) 1 需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合は、契約容量と契約電力との合計(この場合、1キロボルトアンペアを1キロワットとみなします。)が50キロワット未満であること。ただし、1 需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合で、お客さまが希望され、かつ、お客さまの電気の使用状態、本一般送配電事業者の供給設備の状況等から本一般送配電事業者が技術上または経済上低圧での電気の供給が適当と認めたときは、(a)に該当し、かつ、(b)の契約容量と契約電力との合計が 50 キロワット以上であるものについても適用することがあります。この場合、本一般送配電事業者により、お客さまの土地または建物に変圧器等の供給設備が施設されることがあります。

(2) 供給電気方式、供給電圧および周波数

供給電気方式および供給電圧は、交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトもしくは 200 ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトとします。ただし、技術上やむをえない場合には、交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトとすることがあります。

周波数は、標準周波数 60 ヘルツとします。

(3) 契約容量

契約容量は、契約主開閉器の定格電流に基づき、以下により算定された値とします。この場合、あらかじめ契約主開閉器を設定していただきます。ただし、他の小売事業者から当社への契約を切り替える場合は、原則として、他の小売電気事業者との契約終了時点の契約容量の値を引き継ぐものとします。なお、本一般送配電事業者は、契約主開閉器が制限できる電流を、必要に応じて確認します。

- (a) 供給電気方式および供給電圧が交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトもしくは 200 ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトの場合

契約主開閉器の定格電流 (アンペア) $\times$ 電圧 (ボルト) $\times 1/1000$

なお、交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトの場合の電圧は、200 ボルトとします。

- (b) 供給電気方式および供給電圧が交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトの場合
契約主開閉器の定格電流 (アンペア) $\times$ 電圧 (ボルト) $\times 1.732 \times 1/1000$

(4) 電気料金

1 月の料金は、以下に定める基本料金、電力量料金および別紙 2 (再生可能エネルギー発電促進賦課金) 4.によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計とします。

- (a) 基本料金

基本料金は、1月につき、お客さまの需要場所に供給するために必要となる、託送供給等約款に定める電灯標準接続送電サービスにかかる接続送電サービス料金の基本料金に相当する金額とします。

(b) 電力量料金

電力量料金は、1月につき、以下の金額の合計とします。なお、長期相対取引、SP内調整、SP間調整、JEPX調整、最終需給調整およびJEPX約定価格の定義については、当社が定める「Digital Grid Platform 利用規約」（以下「DGP 利用規約」といいます。）に定めるところによります。

- (i) お客さまの需要場所に供給するために、当社が長期相対取引に基づきお客さまから卸供給を受けた電力量に関し、当社が支払った対価に相当する金額
- (ii) お客さまの需要場所に供給するために、当社がSP内調整およびSP間調整に基づきお客さままたは第三者から当社が卸供給を受けた電力量に関し、当社が支払った対価に相当する金額
- (iii) お客さまの需要場所に供給するために、JEPX調整に基づき当社がJEPX市場から卸供給を受けた電力量および最終需給調整に基づき当社が本一般送配電事業者から供給を受けたお客さまの需要場所における需要実績値が需要計画値を上回った場合の需要実績値と需要計画値の差分の電力量の合計値×JEPX約定価格。ただし、電力量料金の精算において、お客さまの需要場所における需要計画値が需要実績値を上回った場合の需要計画値と需要実績値の差分の電力量×JEPX約定価格を控除したうえで、「JEPX取引代行」として請求するものとします。
- (iv) お客さまの需要場所に供給するために必要となる、託送供給等約款に定める接続送電サービス料金の電力量料金に相当する金額

4. 従量電灯B（その他エリア）

(1) 適用範囲

電灯または小型機器を使用する需要で、以下のいずれにも該当するものに適用します。

- (a) 契約電流が5アンペア以上であり、かつ、60アンペア以下であること。
- (b) 1需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合は、契約電流と契約電力との合計（この場合、10アンペアを1キロワットとみなします。）が50キロワット未満であること。ただし、1需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合で、お客さまが希望され、かつ、お客さまの電気の使用状態、本一般送配電事業者の供給設備の状況等から本一般送配電事業者が技術上または経済上低圧での電気の供給が適当と認めたときは、(a)に該当し、かつ、(b)の契約電流と契約電力との合計が50キロワット以上であるものについても適用することがあります。

す。この場合、本一般送配電事業者により、お客さまの土地または建物に変圧器等の供給設備が施設されることがあります。

(2) 供給電気方式、供給電圧および周波数

供給電気方式および供給電圧は、交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトもしくは 200 ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトとします。ただし、技術上やむをえない場合には、交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトとすることがあります。

周波数は、北海道電力エリア、東北電力エリアおよび東京電力エリアは、標準周波数 50 ヘルツ（ただし、新潟県妙高市、糸魚川市および群馬県の一部は、標準周波数 60 ヘルツ）とし、その他のエリアは、標準周波数 60 ヘルツ（ただし、長野県の一部は、標準周波数 50 ヘルツ）とします。

(3) 契約電流

- (a) 契約電流は、5 アンペア、10 アンペア、15 アンペア、20 アンペア、30 アンペア、40 アンペア、50 アンペアまたは 60 アンペアのいずれかとし、お客さまの申出によって定めます。ただし、他の小売事業者から当社への契約を切り替える場合は、原則として、他の小売電気事業者との契約終了時点の契約電流の値を引き継ぐものとします。
- (b) 本一般送配電事業者によって契約電流に応じて、電流制限器その他の適当な装置（以下「電流制限器等」といいます。）または電流を制限する計量器が取り付けられます。ただし、お客さまにおいて使用する最大電流が制限される装置が取り付けられている場合等使用する最大電流が契約電流をこえるおそれがないと認められる場合には、電流制限器等または電流を制限する計量器が取り付けられないことがあります。

(4) 料金

1 月の料金は、以下に定める基本料金、電力量料金および別紙 2（再生可能エネルギー発電促進賦課金）4.によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計とします。

(a) 基本料金

基本料金は、1 月につき、お客さまの需要場所に供給するために必要となる、託送供給等約款に定める電灯標準接続送電サービスにかかる接続送電サービス料金の基本料金に相当する金額とします。

(b) 電力量料金

電力量料金は、1 月につき、以下の金額の合計とします。なお、長期相対取引、SP 内調整、SP 間調整、JEPX 調整、最終需給調整および JEPX 約定価格の定義については、当社が定める「Digital Grid Platform 利用規約」（以下「DGP 利用規約」といいます。）に定めるところによります。

- (i) お客様の需要場所に供給するために、当社が長期相対取引に基づきお客様から卸供給を受けた電力量に関し、当社が支払った対価に相当する金額
- (ii) お客様の需要場所に供給するために、当社が SP 内調整および SP 間調整に基づきお客様または第三者から当社が卸供給を受けた電力量に関し、当社が支払った対価に相当する金額
- (iii) お客様の需要場所に供給するために、JEPX 調整に基づき当社が JEPX 市場から卸供給を受けた電力量および最終需給調整に基づき当社が本一般送配電事業者から供給を受けたお客様の需要場所における需要実績値が需要計画値を上回った場合の需要実績値と需要計画値の差分の電力量の合計値×JEPX 約定価格。ただし、電力量料金の精算において、お客様の需要場所における需要計画値が需要実績値を上回った場合の需要計画値と需要実績値の差分の電力量×JEPX 約定価格を控除したうえで、「JEPX 取引代行」として請求するものとします。
- (iv) お客様の需要場所に供給するために必要となる、託送供給等約款に定める接続送電サービス料金の電力量料金に相当する金額

5. 従量電灯 C（その他エリア）

(1) 適用範囲

電灯または小型機器を使用する需要で、以下のいずれにも該当するものに適用します。

- (a) 契約容量が 6 キロボルトアンペア以上であり、かつ、原則として 50 キロボルトアンペア未満であること。
- (b) 1 需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合は、契約電流と契約電力との合計（この場合、1 キロボルトアンペアを 1 キロワットとみなします。）が 50 キロワット未満であること。ただし、1 需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合で、お客様が希望され、かつ、お客様の電気の使用状態、本一般送配電事業者の供給設備の状況等から本一般送配電事業者が技術上または経済上低圧での電気の供給が適当と認めたときは、(a)に該当し、かつ、(b)の契約電流と契約電力との合計が 50 キロワット以上であるものについても適用することがあります。この場合、本一般送配電事業者により、お客様の土地または建物に変圧器等の供給設備が施設されることがあります。

(2) 供給電気方式、供給電圧および周波数

供給電気方式および供給電圧は、交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトもしくは 200 ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトとします。ただし、技術上やむをえない場合には、交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトとすること

があります。

周波数は、北海道電力エリア、東北電力エリアおよび東京電力エリアは、標準周波数 50 ヘルツ（ただし、新潟県妙高市、糸魚川市および群馬県の一部は、標準周波数 60 ヘルツ）とし、その他のエリアは、標準周波数 60 ヘルツ（ただし、長野県の一部は、標準周波数 50 ヘルツ）とします。

(3) 契約容量

契約容量は、契約主開閉器の定格電流に基づき、以下により算定された値とします。この場合、あらかじめ契約主開閉器を設定していただきます。ただし、他の小売事業者から当社への契約を切り替える場合は、原則として、他の小売電気事業者との契約終了時点の契約容量の値を引き継ぐものとします。なお、本一般送配電事業者は、契約主開閉器が制限できる電流を、必要に応じて確認します。

- (a) 供給電気方式および供給電圧が交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトもしくは 200 ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトの場合

契約主開閉器の定格電流（アンペア）×電圧（ボルト）×1/1000

なお、交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトの場合の電圧は、200 ボルトとします。

- (b) 供給電気方式および供給電圧が交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトの場合

契約主開閉器の定格電流（アンペア）×電圧（ボルト）×1.732×1/1000

(4) 電気料金

1 月の料金は、以下に定める基本料金、電力量料金および別紙 2（再生可能エネルギー発電促進賦課金）4.によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計とします。

(a) 基本料金

基本料金は、1 月につき、お客さまの需要場所に供給するために必要となる、託送供給等約款に定める電灯標準接続送電サービスにかかる接続送電サービス料金の基本料金に相当する金額とします。

(b) 電力量料金

電力量料金は、1 月につき、以下の金額の合計とします。なお、長期相対取引、SP 内調整、SP 間調整、JEPX 調整、最終需給調整および JEPX 約定価格の定義については、当社が定める「Digital Grid Platform 利用規約」（以下「DGP 利用規約」といいます。）に定めるところによります。

- (i) お客さまの需要場所に供給するために、当社が長期相対取引に基づきお客さまから卸供給を受けた電力量に関し、当社が支払った対価に相当する金額
- (ii) お客さまの需要場所に供給するために、当社が SP 内調整および SP 間調整に基づきお客さままたは第三者から当社が卸供給を受けた電力量に関し、当社が支払った対価に相当する金額

- (iii) お客様の需要場所に供給するために、JEPX 調整に基づき当社が JEPX 市場から卸供給を受けた電力量および最終需給調整に基づき当社が本一般送配電事業者から供給を受けたお客様の需要場所における需要実績値が需要計画値を上回った場合の需要実績値と需要計画値の差分の電力量の合計値×JEPX 約定価格。ただし、電力量料金の精算において、お客様の需要場所における需要計画値が需要実績値を上回った場合の需要計画値と需要実績値の差分の電力量×JEPX 約定価格を控除したうえで、「JEPX 取引代行」として請求するものとします。
- (iv) お客様の需要場所に供給するために必要となる、託送供給等約款に定める接続送電サービス料金の電力量料金に相当する金額

6. 低圧電力

(1) 適用範囲

動力を使用する需要で、以下のいずれにも該当する需要に適用いたします。

- (a) 契約電力が、原則として 50 キロワット未満であること。
- (b) 1 需要場所において電灯とあわせて契約する場合は、契約電流（この場合、10 アンペアを 1 キロワットとみなし、以下(a)において同様とします。）または契約容量（この場合、1 キロボルトアンペアを 1 キロワットとみなし、以下(a)において同様とします。）と契約電力との合計が 50 キロワット未満であること。

ただし、お客様が希望され、かつ、電気の使用状態、本一般送配電事業者の供給設備の状況等から本一般送配電事業者が技術上または経済上適当と認めたときは、(a)に該当し、かつ、(b)の契約電流または契約容量と契約電力との合計が 50 キロワット以上であるものについても適用することがあります。この場合、本一般送配電事業者は、お客様の土地または建物に変圧器等の供給設備を施設することがあります。

(2) 供給電気方式、供給電圧および周波数

供給電気方式および供給電圧は、交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトとします。ただし、技術上やむをえない場合には、交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトもしくは 200 ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトとすることがあります。

周波数は、北海道電力エリア、東北電力エリアおよび東京電力エリアは、標準周波数 50 ヘルツ（ただし、新潟県妙高市、糸魚川市および群馬県の一部は、標準周波数 60 ヘルツ）とし、その他のエリアは、標準周波数 60 ヘルツ（ただし、長野県の一部は、標準周波数 50 ヘルツ）とします。

(3) 契約電力

契約電力は、お客様が、他の小売電気事業者からの切り替えにより当社と本契約

を締結する場合、当該他の小売電気事業者との間の電気需給契約における内容を引き継ぐものとします。それ以外の場合は、契約主開閉器の定格電流に基づき、以下により算定された値とします。この場合、あらかじめ契約主開閉器を設定して頂きます。なお、本一般送配電事業者は、契約主開閉器が制限できる電流を、必要に応じて確認いたします。

- (a) 供給電気方式および供給電圧が交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトもしくは 200 ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトの場合
- $$\text{契約主開閉器の定格電流 (アンペア)} \times \text{電圧 (ボルト)} \times 1/1000$$
- なお、交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトの場合の電圧は、200 ボルトとします。

- (b) 供給電気方式および供給電圧が交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトの場合
- $$\text{契約主開閉器の定格電流 (アンペア)} \times \text{電圧 (ボルト)} \times 1.732 \times 1/1000$$

(4) 電気料金

1 月の料金は、以下に定める基本料金、電力量料金および別紙 2（再生可能エネルギー発電促進賦課金）4.によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計とします。

(a) 基本料金

基本料金は、1 月につき、お客さまの需要場所に供給するために必要となる、託送供給等約款に定める動力標準接続送電サービスにかかる接続送電サービス料金の基本料金に相当する金額とします。

(b) 電力量料金

電力量料金は、1 月につき、以下の金額の合計とします。なお、長期相対取引、SP 内調整、SP 間調整、JEPX 調整、最終需給調整および JEPX 約定価格の定義については、当社が定める「Digital Grid Platform 利用規約」（以下「DGP 利用規約」といいます。）に定めるところによります。

- (i) お客さまの需要場所に供給するために、当社が長期相対取引に基づきお客さまから卸供給を受けた電力量に関し、当社が支払った対価に相当する金額
- (ii) お客さまの需要場所に供給するために、当社が SP 内調整および SP 間調整に基づきお客さままたは第三者から当社が卸供給を受けた電力量に関し、当社が支払った対価に相当する金額
- (iii) お客さまの需要場所に供給するために、JEPX 調整に基づき当社が JEPX 市場から卸供給を受けた電力量および最終需給調整に基づき当社が本一般送配電事業者から供給を受けたお客さまの需要場所における需要実績値が需要計画値を上回った場合の需要実績値と需要計画値の差分の電力量の合計値×JEPX 約定価格。ただし、電力量料金の精算において、お客さまの需要場所における需要計画値が需要実績値を上回った場合の需要計画値と需

要実績値の差分の電力量×JEPX 約定価格を控除したうえで、「JEPX 取引代行」として請求するものとします。

- (iv) お客さまの需要場所に供給するために必要となる、託送供給等約款に定める接続送電サービス料金の電力量料金に相当する金額

(5) その他

変圧器または発電設備等を介して、電灯または小型機器を使用することはできません。

別紙 4 日割計算の基本算式

1. 日割計算の基本算式は、以下のとおりといたします。

(1) 基本料金を日割りする場合

1 月の該当料金×（日割計算対象日数／検針期間（当社があらかじめお客さまに計量日を通知した場合は、計量期間とし、以下本別紙において同様とします。）の日数）

(2) 日割計算に応じて電力量料金を算定する場合

料金の算定期間の使用電力量により算定いたします。

(3) 日割計算に応じて再生可能エネルギー発電促進賦課金を算定する場合

料金の算定期間の使用電力量により算定いたします。

2. 電気の供給を開始し、または本契約が終了した場合の上記 1.(1)にいう検針期間の日数は、以下のとおりといたします。

(1) 電気の供給を開始した場合

供給開始日の直前のその供給地点の属する検針区域の検針日から、その供給開始直後の検針日の前日までの日数といたします。

(2) 本契約が終了した場合

供給終了日の直前の検針日から、当社が次回の検針日としてお客さまにあらかじめお知らせした日の前日までの日数といたします。

別紙 5 進相用コンデンサ取付容量基準

進相用コンデンサの容量は、次のとおりといたします。ただし、中部電力エリアには、1. は適用されません。

1. 照明用電気機器

(1) けい光灯

進相用コンデンサをけい光灯に内蔵する場合の進相用コンデンサ取付容量は、次によります。

使用電圧(ボルト)	管灯の定格消費電力 (ワット)	コンデンサ取付容量 (マイクロファラッド)	
		50 ヘルツ	60 ヘルツ
100 (※)	10	4.5	3.5
	15	5.5	4.5
	20	9	5.5
	30	11	9
	40	17	14
	60	21	17
	80	30	25
	100	36	30
200	40	4.5	3.5
	60	5.5	4.5
	80	7	5.5
	100	9	7

(※) 九州電力エリアの管灯の定格消費電力は、40 ワットまでとします。

(2) ネオン管灯

2 次電圧 (ボルト)	変圧器容量 (ボルトアンペア)	コンデンサ取付容量 (マイクロファッド)	
		50 ヘルツ	60 ヘルツ
3,000	80	30	20
6,000	100	50	30
9,000	200	75	50
12,000	300	100	50
15,000	350	150	75

(3) 水銀灯 (標準周波数 50 ヘルツおよび 60 ヘルツの場合といたします。)

出力 (ワット)	コンデンサ取付容量(マイクロファッド)			
	100 ボルト		200 ボルト	
	九州電力 エリア	その他エリア	九州電力 エリア	その他エリア
40 以下	20	30	4.5	7
50 以下	30	30	7	7
60 以下	30	50	7	9
80 以下	40	50	9	9
100 以下	50	50	9	9
125 以下	50	75	9	15
200 以下	75	75	11	15
250 以下	75	75	15	15
300 以下	100	100	20	20
400 以下	150	150	30	30
700 以下	250	250	50	50
1,000 以下	350	300	75	75

2. 誘導電動機

(1) 個々にコンデンサを取り付ける場合

(a) 単相誘導電動機

(i) 東京電力エリア

100 ボルト	電動機定格出力 (キロワット)	0.1	0.2	0.25	0.4	0.55	0.75	1.1
	コンデンサ取付容量(マイクロファラッド ^μ)	50	75	75	75	100	100	100
200 ボルト	電動機定格出力 (キロワット)	0.1	0.2	0.25	0.4	0.55	0.75	1.1
	コンデンサ取付容量(マイクロファラッド ^μ)	20	20	30	30	40	40	50

(ii) 九州電力エリア

100 ボルト	電動機定格出力 (キロワット)	0.1	0.2	0.25	0.4	0.55	0.75
	コンデンサ取付容量 (マイクロファラッド ^μ)	50	50	75	75	75	100
200 ボルト	電動機定格出力 (キロワット)	0.1	0.2	0.25	0.4	0.55	0.75
	コンデンサ取付容量 (マイクロファラッド ^μ)	20	20	20	30	30	40

(iii) その他エリア

使用電圧(ボルト)		100				200			
電動機定 格出力	馬力	1/8	1/4	1/2	1	1/8	1/4	1/2	1
	キロワット	0.1	0.2	0.4	0.75	0.1	0.2	0.4	0.75
コンデンサ 取付容量 (マイクロファラ ッド ^μ)	50 ヘルツ	50	75	75	100	20	20	30	40
	60 ヘルツ	40	50	75	100	20	20	30	40

(b) 3 相誘導電動機（使用電圧 200 ボルトの場合といたします。）

電動機 定格出力	馬力	1/4	1/2	1	2	3	5	7.5	10
	キロ ワット	0.2	0.4	0.75	1.5	2.2	3.7	5.5	7.5
コンデンサ 取付容量 (マイクロ ファラッド)	50 ヘルツ	15	20	30	40	50	75	100	150
	60 ヘルツ	10	15	20	30	40	50	75	100

電動機 定格出力	馬力	15	20	25	30	40	50
	キロ ワット	11	15	18.5	22	30	37
コンデンサ 取付容量 (マイクロ ファラッド)	50 ヘルツ	200	250	300	400	500	600
	60 ヘルツ	150	200	250	300	400	500

(2) 一括してコンデンサを取り付ける場合

やむをえない事情によって 2 以上の電動機に対して一括してコンデンサを取り付ける場合のコンデンサの容量は、各電動機の定格出力に対応する 1. に定めるコンデンサの容量の合計といたします。

3. 電気溶接機（使用電圧 200 ボルトの場合といたします。）

(1) 交流アーク溶接機

溶接機 最大入力 (キロワット アンペア)	3 以上	5 以上	7.5 以上	10 以上	15 以上	20 以上	25 以上	30 以上	35 以上	40 以上	45 以上 50 未満
コンデンサ 取付容量 (マイクロ ファラッド)	100	150	200	250	300	400	500	600	700	800	900

(2) 交流抵抗溶接機

(1)号の容量の 50 パーセントといたします。

4. その他

1.から 3.によることが不適當と認められる電気機器については、機器の特性に応じてお客さまと当社との協議を踏まえ、当社と本一般送配電事業者との協議によって定めます。