



TENSIÓMETRO DIGITAL PULSE



Tensiómetro Digital para medir de forma rápida y precisa la presión arterial y el pulso desde la muñeca. Su manejo con un solo botón, pantalla digital clara y diseño compacto lo hacen ideal para el uso diario en casa. Incluye detección de latidos irregulares y memoria de mediciones para un mejor control de la presión arterial.



Diseño compacto y portátil



Memoria integrada; almacena hasta 192 registros



Alarma de pulsos irregulares



Funcionamiento con 2 baterías AAA (no incluidas).




Pantalla LCD de fácil lectura



Alarma de movimiento de brazo



TENSIÓMETRO DIGITAL PULSE



EAN-13	7707633902468
Unidades de caja master	45
Dimensiones	90 x 61 x 21 mm
Pantalla	LCD
Peso neto	Aproximadamente 95 g (sin batería)
Usuarios	1 usuario x 192 mediciones
Rango de medición de presión arterial	Estática: 0 – 280 mmHg Sistólica: 60 – 260 mmHg Diastólica: 40 – 230 mmHg
Exactitud de presión estática	±3 mmHg o ±2 % de la lectura, lo que sea mayor
Rango de medición de frecuencia de pulso	40 – 199 bpm
Exactitud de frecuencia de pulso	± 5 %
Fuente de alimentación	3 Vdc (2 x AAA) (No incluidas)
Circunferencia de la muñeca	12,5 – 20 cm
Vida útil	5 años
Protección contra sobrepresión	280 mmHg
Clasificación IP	IP20
Clasificación para ambientes ricos en oxígeno	No está diseñado para su uso en entornos ricos en oxígeno
Protección contra descargas	Equipos de clase II y fuente de alimentación interna, piezas aplicadas tipo BF
Condiciones ambientales de almacenamiento y transporte	Temperatura: -20 – 55 °C Humedad relativa: 15 – 93 % HR
Condiciones ambientales de operación	Temperatura: 5 – 40 °C Humedad relativa: 15 – 85 %
Riesgo	IIA
Registro sanitario	2025DM-0031377