

No	Quantity	Designator	Comment	Description
1	3	C1, C7, C12	1uF	10V-5% Ceramic
2	13	C2, C3, C4, C5, C6, C8, C9, C10, C11, C13, C14, C15, C16	0.1uF	50V-5% Ceramic
4	1	C17	1nF/2kV	1nF/2kV Ceramic
6	2	C18, C19	18pF	50V-5% Ceramic
8	2	J1, J2	2.54mm 1x20 Pin Header Socket DIP	2.54mm 1x20 Pin Header Socket DIP
10	4	L1, L2, L3, L4	HH-1M1608-121JT	Bead for Power Line, 120[ohm]
12	1	LD1	Green LED	SMD Green LED
14	1	P1	RB1-125BAG1A	UDE RJ45, with Transformer, Tap Down
16	1	R15	300R	1/10W-5% SMD
18	1	R2	10K	1/10W-5% SMD
20	1	R3	4.7K	1/10W-5% SMD
22	4	R4, R5, R6, R7	3.3R	1/10W-5% SMD
24	4	R8, R9, R10, R11	49.9R / 1%	1/10W-1% SMD
26	1	R12	0R	1/10W-5% SMD
28	1	R13	1M	1/10W-5% SMD
30	1	R14	12K / 1%	1/10W-1% SMD
32	3	R1, R16, R17	330R	1/10W-5% SMD
34	1	U1	LM8805SF5-33V	600mA CMOS LDO Regulator
36	1	U2	W5100S	WIZnet Hardwired TCP/IP Chip
38	1	Y1	S3225A-025000-F18	X-tal 25MHz,3.2x2.5 SMD, CL=18pF
39		PCB	68 x 21 (mm), 2-layer, 1.0T, 1oz, FR-4, OSP, PCB: Green, Silk: White	

Package
CASE 0402
CASE 0402
CASE 1808
CASE 0402
DIP
CASE 0603
CASE 0603
DIP
CASE 0402
CASE 0402
CASE 0402
CASE 0402
CASE 0402
CASE 0402
CASE 0402
CASE 0402
CASE 0402
SOT-23-5L
LQFP48(0.5/9.0)
SMD3225, 4-PAD