

Recomendaciones SIP

Las siguientes recomendaciones aplican principalmente para empresas con operación de callcenter o que tengan restricciones en su red:

1. Abrir y priorizar todo el tráfico TCP/UDP desde y hacia las siguientes direcciones IP:

52.44.232.15	23.20.173.80	54.211.200.108	54.174.145.97	34.230.75.23
34.231.224.249	23.23.180.34	3.226.197.47	18.206.129.126	54.90.137.78
18.235.237.24	54.159.4.99	18.235.128.171	35.83.13.150	
54.152.167.53	52.205.217.82	44.199.5.141	3.94.223.72	

2. Abrir los siguientes puertos desde y hacia las direcciones IP del punto anterior:
 - TCP & UDP: 4060 al 5080
 - TCP & UDP: 65535
 - TCP & UDP: 10000 al 20000
3. Contemplar 100 kbps simétricos por llamada simultánea (Ej. si se requieren 4 posiciones haciendo y recibiendo llamadas al mismo tiempo, se requieren al menos 400kbps).
4. Los enlaces a internet deben de estar garantizado en dos parámetros:
 - Latencia < 120 ms
 - Pérdida de paquetes < 1%
5. El router debe tener un throughput de al menos 31 Mbps procesando paquetes de 64 bytes.
6. El router y switches deben contar con algún esquema de priorización (QoS) de voz IP.
7. Emplear en computadoras un softphone con soporte SIP 2.0. Recomendado: Callpicker, X-lite, Bria, Zoiper.
8. Las computadoras o teléfonos IP no deben estar bajo doble NAT.
9. En caso de instalar softphone se requiere:
 - Windows 7 Service Pack 1/ o superior
 - 4 GB RAM.
 - 50 MB espacio en disco.
 - Intel Core 2 Duo o equivalente; Tarjeta de video con soporte DirectX 9.0c.
 - Tarjeta de sonido Full-duplex, 16-bit o USB headset.
10. Puntos a considerar al usar soluciones vía IP usando internet para la voz:
 - La infraestructura de red (routers, firewalls, switches teléfonos IP, conmutadores y Softphone) requieren configuración y gestión continua por parte de personal calificado y especializado.
 - Baja calidad de audio. La mayoría de los enlaces convencionales a internet están diseñados para la navegación, no para aplicaciones de tiempo real, como la voz. Ésto ocasiona que no se pueda garantizar la calidad del audio en las llamadas y dejan la responsabilidad al cliente de resolver la estabilidad de su enlace a internet.

¿DUDAS? Con gusto te asesoramos

(55) 5022-0001

ayuda@callpicker.com