CODE

```
#include <WiFi.h>
#include <HTTPClient.h>

// -------- WIFI DETAILS --------
const char* ssid = "Honey";
const char* password = "tanush32";

// -------- TELEGRAM DETAILS --------
String botToken = "8577451503:AAENUOIrxZYj10vvMfdQoVGlZJVbzOycIGQ";
String chatID = "-1003755357268";

// -------- PIN DEFINITIONS --------
#define LIMIT_SWITCH 18
#define BUZZER 15
#define RELAY 25

bool alertSent = false;
unsigned long bootTime = 0;

void setup() {
  Serial.begin(115200);

  pinMode(LIMIT_SWITCH, INPUT_PULLUP);
  pinMode(BUZZER, OUTPUT);
  pinMode(RELAY, OUTPUT);

  digitalWrite(BUZZER, LOW);
  digitalWrite(RELAY, HIGH); // Fan ON

  bootTime = millis();

  // -------- CONNECT WIFI --------
  Serial.print("Connecting to WiFi");
  WiFi.begin(ssid, password);

  while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
    delay(500);
    Serial.print(".");
  }

  Serial.println("\nWiFi Connected");
  Serial.println("System Ready");
}

void loop() {

  // Ignore false triggers for first 2 seconds
```

```
  if (millis() - bootTime < 2000) {
    return;
  }

  int switchState = digitalRead(LIMIT_SWITCH);

  if (switchState == LOW && !alertSent) {
    Serial.println(" EMERGENCY DETECTED");

    digitalWrite(BUZZER, HIGH);
    digitalWrite(RELAY, LOW);

    sendTelegramAlert();
    alertSent = true;
  }
}

void sendTelegramAlert() {
  if (WiFi.status() == WL_CONNECTED) {
    HTTPClient http;

    String message = " EMERGENCY ALERT!\nAnti-Suicidal Fan activated.\nFan
power cut immediately.";
    message.replace(" ", "%20");
    message.replace("\n", "%0A");

    String url = "https://api.telegram.org/bot" + botToken +
                 "/sendMessage?chat_id=" + chatID +
                 "&text=" + message;

    http.begin(url);
    http.GET();
    http.end();

    Serial.println("Telegram Alert Sent");
  }
}
```