

СН-2012

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
Департамент экономической политики
и развития города Москвы

Сборник стоимостных нормативов по эксплуатации зданий и сооружений, содержанию объектов культурного наследия, праздничному и тематическому оформлению города Москвы (СН-2012) в текущих ценах по состоянию на 01.07.2026

Глава 1

Здания

СН-2012.1-20

Сборник 20
Электроосвещение и осветительные приборы

Сборник нормативов

Москва 2026

Содержание

Техническая часть.....	5
Отдел 11. Санитарная эксплуатация	11
Раздел 1. Уборка	11
Таблица 20-1101-1. Протирка светового указателя названия улиц, номера дома	11
Отдел 12. Санитарная эксплуатация зданий медицинских организаций	11
Раздел 1. Уборка	11
Таблица 20-1201-1. Уборка выключателей одноклавишных, двухклавишных	11
Таблица 20-1201-2. Уборка блоков розеток штепсельных	11
Таблица 20-1201-3. Уборка кабельных коробов	11
Таблица 20-1201-4. Уборка осветительных приборов, светильников светодиодных	11
Отдел 21. Осмотры и диагностика - осветительные сети и приборы	12
Раздел 1. Осмотр	12
Таблица 20-2101-1. Осмотр осветительных сетей, проложенных по кирпичным и бетонным основаниям	12
Таблица 20-2101-2. Осмотр осветительных сетей, при скрытой проводке	12
Таблица 20-2101-3. Осмотр осветительных сетей, проложенных в стальных трубах	12
Таблица 20-2101-4. Осмотр электроосветительной арматуры с одной лампой накаливания	12
Таблица 20-2101-5. Осмотр электроосветительной арматуры с люминесцентными лампами с числом ламп до двух	13
Таблица 20-2101-6. Осмотр электроосветительной арматуры с люминесцентными лампами с числом ламп четыре и более	13
Таблица 20-2101-7. Осмотр светового указателя названия улиц	13
Таблица 20-2101-8. Осмотр светового указателя номера дома	13
Таблица 20-2101-9. Технический осмотр светодиодных светильников	13
Таблица 20-2101-10. Осмотр облучателя типа ОБН-150	14
Таблица 20-2101-11. Технический осмотр светильника прикроватного стационарного с выключателем и розеткой	14
Раздел 3. Техническое обслуживание	14
Таблица 20-2103-1. Техническое обслуживание осветительных сетей, проложенных по кирпичным и бетонным основаниям	14
Таблица 20-2103-2. Техническое обслуживание осветительных сетей, при скрытой проводке	14
Таблица 20-2103-3. Техническое обслуживание осветительных сетей, проложенных в стальных трубах	14
Таблица 20-2103-4. Техническое обслуживание предохранителя ПКТ-10	15
Таблица 20-2103-5. Техническое обслуживание осветительной арматуры с лампами накаливания	15
Таблица 20-2103-6. Техническое обслуживание осветительной арматуры с лампами	15
Таблица 20-2103-7. Техническое обслуживание электроосветительной арматуры с одной лампой накаливания	15
Таблица 20-2103-8. Техническое обслуживание электроосветительной арматуры с люминесцентными лампами с числом ламп до двух	16
Таблица 20-2103-9. Техническое обслуживание электроосветительной арматуры с люминесцентными лампами с числом ламп четыре и более	16
Таблица 20-2103-10. Техническое обслуживание светового указателя названия улиц	16
Таблица 20-2103-11. Техническое обслуживание светового указателя номера дома	16
Таблица 20-2103-12. Техническое обслуживание панели светодиодной 595х595 мм типа Ecola - годовое	17
Таблица 20-2103-13. Техническое обслуживание светодиодного светильника аварийного освещения типа «Орбита»	17
Таблица 20-2103-14. Техническое обслуживание светильника светодиодного типа Down light unique dl	17
Таблица 20-2103-15. Техническое обслуживание светильника светодиодного типа «Титан»	18
Таблица 20-2103-16. Техническое обслуживание светильника светодиодного 592х592 мм, встраиваемого в подвесной потолок	18
Таблица 20-2103-17. Техническое обслуживание прожектора светодиодного мощностью 100 Вт	18
Таблица 20-2103-18. Техническое обслуживание панели светодиодной (светильника) типа DL, встраиваемой в подвесной потолок	19

Таблица 20-2103-19. Техническое обслуживание годовое светильника светодиодного потолочного типа Arctic	19
Таблица 20-2103-20. Техническое обслуживание датчика движения инфракрасного, встраиваемого в подвесной потолок.....	19
Таблица 20-2103-21. Техническое обслуживание облучателя типа ОБН-150	19
Таблица 20-2103-22. Техническое обслуживание потолочного датчика движения инфракрасного для управления освещением.....	20
Таблица 20-2103-23. Техническое обслуживание светильника светодиодного потолочного накладного со встроенным драйвером.....	20
Таблица 20-2103-24. Техническое обслуживание светильника светодиодного накладного пылевлагозащищенного со встроенным драйвером, крепление рассеивателя фиксирующим кольцом на винтах, диаметр до 175 мм.....	20
Таблица 20-2103-25. Техническое обслуживание светильника светодиодного линейного накладного с креплением на монтажные скобы, со встроенным драйвером, длиной до 1500 мм	21
Таблица 20-2103-26. Техническое обслуживание светильника прикроватного стационарного с выключателем и розеткой	21
Отдел 22. Осмотры и диагностика - распределительные устройства.....	21
Раздел 1. Осмотр.....	21
Таблица 20-2201-1. Осмотр щита осветительного группового с установочными автоматами.....	21
Таблица 20-2201-2. Осмотр щита осветительного группового с вводным рубильником и предохранителями.....	22
Раздел 3. Техническое обслуживание	22
Таблица 20-2203-1. Техническое обслуживание щита осветительного группового с установочными автоматами	22
Таблица 20-2203-2. Техническое обслуживание щита осветительного группового с вводным рубильником и предохранителями	23
Отдел 31. Техническая эксплуатация - осветительные сети и приборы	23
Раздел 1. Ремонт.....	23
Таблица 20-3101-1. Текущий ремонт осветительных сетей, проложенных по кирпичным и бетонным основаниям	23
Таблица 20-3101-2. Текущий ремонт осветительных сетей, при скрытой проводке	23
Таблица 20-3101-3. Текущий ремонт осветительных сетей, проложенных в стальных трубах	24
Таблица 20-3101-4. Текущий ремонт осветительной арматуры с лампами накаливания	24
Раздел 2. Замена	24
Таблица 20-3102-1. Замена осветительных сетей, проложенных по кирпичным и бетонным основаниям	24
Таблица 20-3102-2. Замена осветительных сетей, при скрытой проводке.....	24
Таблица 20-3102-3. Замена осветительных сетей, проложенных в стальных трубах	24
Таблица 20-3102-4. Замена электроосветительной арматуры с одной лампой накаливания	25
Таблица 20-3102-5. Замена электроосветительной арматуры с люминесцентными лампами с числом ламп до двух	25
Таблица 20-3102-6. Замена электроосветительной арматуры с люминесцентными лампами с числом ламп четыре и более.....	25
Таблица 20-3102-7. Замена светового указателя названия улиц	25
Таблица 20-3102-8. Замена светового указателя номера дома	25
Таблица 20-3102-9. Замена светильника светодиодного типа Down light unique dl.....	26
Таблица 20-3102-10. Замена датчика движения инфракрасного, встраиваемого в подвесной потолок	26
Таблица 20-3102-11. Замена лампы ультрафиолетового излучения облучателя типа ОБН-150.....	26
Таблица 20-3102-12. Замена потолочного датчика движения инфракрасного для управления освещением....	26
Таблица 20-3102-13. Замена панели светодиодной (светильника) даунлайт с драйвером, встраиваемой в подвесной потолок, размер до 225 x 25 мм	27
Раздел 3. Устройство	27
Таблица 20-3103-1. Установка выключателей, переключателей и штепсельных розеток	27
Таблица 20-3103-2. Установка патрона	27
Таблица 20-3103-3. Установка светильников для ламп накаливания.....	28
Таблица 20-3103-4. Установка светильников с люминесцентными лампами	28

Таблица 20-3103-5. Установка светильников с ртутными лампами.....	29
Таблица 20-3103-6. Установка прожектора.....	30
Таблица 20-3103-7. Установка комплектных осветительных устройств с щелевыми световодами	30
Таблица 20-3103-8. Установка универсальных сборных электромонтажных конструкций (УСЭК) для светильников	31
Таблица 20-3103-11. Установка люминесцентных светильников блоками на коробах в зданиях	31
Таблица 20-3103-12. Юстировка осветительных приборов.....	31
Таблица 20-3103-13. Измерение светотехнических параметров установки архитектурно-художественного освещения	32
Таблица 20-3103-14. Устройство подсветки из ламп люминесцентных	32
Таблица 20-3103-15. Устройство монтажного кабель-канала по фасаду здания	32
Таблица 20-3103-16. Установка линейного светодиодного осветительного прибора	33
Таблица 20-3103-17. Установка светодиодного прожектора	33
Таблица 20-3103-18. Установка сплиттера.....	33
Таблица 20-3103-19. Установка терминатора	34
Таблица 20-3103-20. Установка осветительных светодиодных комплексов	34
Таблица 20-3103-21. Прокладка кабеля в монтажном кабель-канале по фасаду здания	34
Таблица 20-3103-22. Установка светильника светодиодного линейного с креплением на монтажные скобы, со встроенным драйвером, длиной до 1500 мм	34
Таблица 20-3103-23. Установка светильника светодиодного (панели) 595х595 мм в подвесном потолке	35
Таблица 20-3103-24. Установка светильника светодиодного накладного с креплением винтами, со встроенным драйвером, размером до 1250 х 120 мм	35
Таблица 20-3103-25. Установка светильника светодиодного в подвесном потолке, устанавливаемого на подвесах.....	35
Раздел 4. Демонтаж.....	36
Таблица 20-3104-1. Демонтаж осветительных приборов	36
Отдел 32. Техническая эксплуатация - распределительные устройства	36
Раздел 1. Ремонт.....	36
Таблица 20-3201-1. Текущий ремонт щита осветительного группового с установочными автоматами	36
Таблица 20-3201-2. Текущий ремонт щита осветительного группового с вводным рубильником и предохранителями	36
Раздел 2. Замена	37
Таблица 20-3202-1. Замена щита осветительного группового с установочными автоматами.....	37
Таблица 20-3202-2. Замена щита осветительного группового с вводным рубильником и предохранителями	37
Раздел 3. Устройство	38
Таблица 20-3203-1. Установка щитков осветительных	38
Отдел 51. Ремонтно-реставрационные работы. Предметы декоративно-прикладного искусства из цветных металлов и хрустальных подвесок	38
Раздел 1. Реставрация.....	38
Таблица 20-5101-1. Монтаж предметов декоративно-прикладного искусства	38
Таблица 20-5101-2. Предварительная сборка на крупные узлы ранее разобранных предметов декоративно-прикладного искусства	39
Таблица 20-5101-3. Сборка предметов из отдельных деталей	39
Таблица 20-5101-13. Монтаж гирлянд и штучных стеклянных или хрустальных изделий на осветительную арматуру.....	39
Раздел 3. Консервация.....	40
Таблица 20-5103-1. Покрытие металлических деталей лаком	40
Раздел 4. Разборка, расчистка.....	40
Таблица 20-5104-1. Демонтаж предметов декоративно-прикладного искусства	40
Таблица 20-5104-2. Разборка предметов ДПИ на отдельные детали.....	41
Таблица 20-5104-3. Демонтаж гирлянд с распилировкой хрустальных изделий	41
Таблица 20-5104-4. Очистка хрустальных подвесок от загрязнений	41
Таблица 20-5104-5. Промывка орнаментированного плафона из хрусталя, стекла, фарфора и т.д.....	41

Таблица 20-5104-6. Промывка деталей поверхностно-активными жидкостями	42
Раздел 5. Прочие работы	42
Таблица 20-5105-1. Упаковка деталей ДПИ в ящики.....	42
Таблица 20-5105-3. Шлифовка на мат и глянец поверхности металлических изделий ДПИ	42
Таблица 20-5105-4. Сверление отверстий электродрелью в металлических деталях	42
Таблица 20-5105-5. Нарезка резьбы на болтах, стержнях и в отверстиях металлических деталей	42
Таблица 20-5105-6. Зарядка предметов осветительной арматуры цветным проводом с припайкой концов с внутренней и наружной проводкой.....	43
Таблица 20-5105-7. Сверление отверстий в хрустальных деталях на сверлильном станке	43
Приложение № 1	44
Приложение № 2	56

Техническая часть

1. Общие указания

1.1. Стоимостные нормативы, приведенные в настоящем сборнике, распространяются на работы по технической эксплуатации сетей и приборов электроосвещения, электрических аппаратов, приборов и устройств в зданиях и сооружениях. К таким работам относятся:

- санитарная эксплуатация (уборка);
- технический осмотр;
- техническое обслуживание;
- текущий ремонт;
- устройство в процессе эксплуатации;
- замена;
- демонтаж.

1.1.1. Стоимостными нормативами предусмотрено выполнение полного комплекса работ в соответствии с требованиями «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», «Правил устройства электроустановок», соответствующих технических условий и инструкций.

1.1.2. Стоимостными нормативами сборника учтены:

- подготовка рабочего места и приведение его в порядок;
- получение наряда-задания и сдача выполненных работ;
- переходы исполнителей в процессе выполнения работ;
- перестановка приспособлений;
- изготовление конструкций и деталей крепления и перемещение материалов и оборудования к месту производства работ;
- пристрелка конструкций и деталей механизированным способом, пробивка и сверление гнезд и отверстий, заделка после монтажа.

1.2. Стоимостными нормативами отдела 11, 12 учтены работы по санитарной эксплуатации (уборке).

1.2.1. Стоимостными нормативами раздела 1 отдела 11, 12 на работы по уборке учтены следующие виды работ:

- затраты на уборку, включая переходы в процессе работы;
- отключение приборов от сети на время проведения уборки при необходимости;
- получение инвентаря и моющих средств;
- доставка инвентаря и моющих средств к месту работы и уборка их после окончания работы в специально отведенные места;
- стоимость расходных материалов и моющих средств для уборки;
- затраты на приобретение инвентаря для уборки, учтенные в накладных расходах. К инвентарю для уборки относятся: щетки, швабры, тряпки, совки для мусора, и т.д.

1.2.2. Стоимостными нормативами таблиц 20-1201-1, 20-1201-2, 20-1201-3, 20-1201-4 учтена стоимость жидкого концентрированного дезинфицирующе-моющего средства. Нормой расхода данного материального ресурса учтено применение рабочего раствора средства с концентрацией 0,5%, принятого для текущей уборки.

Допускается замена учтенного дезинфицирующе-моющего средства и, при необходимости, корректировка нормы расхода средства при изменении концентрации рабочего раствора, которое должно быть согласовано и утверждено в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность.

1.2.3. Стоимостными нормативами таблиц 20-1201-1, 20-1201-2, 20-1201-3, 20-1201-4 учтены затраты на уборку поверхностей текстильными материалами, увлажненными рабочим раствором, с периодической сменой в процессе работы протирающих текстильных материалов.

1.2.4. Стоимостными нормативами 20-1201-2-3 на уборку блоков розеток на высоте более 2 м предусмотрено производство работ с лестницы (на две ступени).

1.2.5. Стоимостными нормативами 20-1201-2-4, 20-1201-2-5 на уборку блоков розеток штепсельных, встраиваемых в пол, предусмотрено перемещение в процессе работы стульев, офисных кресел и других легких предметов.

1.2.6. Стоимостными нормативами 20-1201-4-1, 20-1201-4-2, 20-1201-4-4 учтены затраты на уборку светильников мопом на шарнирном держателе с телескопической штангой.

1.2.7. Стоимостным нормативом 20-1201-4-3 учтены затраты на уборку светильников светодиодных подвесных кольцевых с лестницы (на две ступени) держателем для уборки труднодоступных мест.

1.2.8. Стоимостные нормативы таблиц 20-1201-1÷20-1201-4 возможно применять для определения стоимости аналогичных работ в эксплуатируемых зданиях различных отраслей.

1.3. Стоимостными нормативами отдела 21 учтены работы по осмотру, диагностике, техническому обслуживанию осветительных сетей и приборов.

1.3.1. Стоимостными нормативами раздела 1 отдела 21 на работы по техническому осмотру учтены следующие виды работ:

- проверка прочности крепления мест механической защиты, мест ввода, состояние заземления трубных проводок;
- контроль отсутствия перегрева и соответствие сетей фактическим нагрузкам;
- осмотр мест прохода сетей через стены и перекрытия, крепление и состояние конструкций, по которым проложен провод;
- осмотр изоляции электросетей, состояние паяк, состояние экранирующих оболочек и защитных покрытий;
- проверка соответствия арматуры условиям эксплуатации и нагрузке;
- визуальный осмотр арматуры;
- проверка исправности подключений к арматуре электропроводки и сетей заземления;
- ликвидация видимых повреждений;
- принятие необходимых мер, вплоть до отключения при аварийных ситуациях.

1.3.2. Стоимостными нормативами раздела 3 отдела 21 на работы по техническому обслуживанию осветительных сетей учтены следующие виды работ:

- операции по техническому осмотру (за исключением случаев, оговоренных в составах работ к отдельным таблицам стоимостных нормативов);
- устранение провиса сетей и повреждений изоляции;
- частичная замена скоб и креплений;
- упорядочение раскладки;
- перепайка наконечников;
- измерение сопротивления изоляции;
- удаление пыли и протирка арматуры;
- проверка крепления патронов, ниппелей и контактов с заменой неисправных и перезарядкой проводов;
- смена рефлекторов;
- проверка наличия зануления и заземления;
- проверка надежности подвесок;
- замена перегоревших ламп;
- замена сгоревших и сильногудящих дросселей;
- проверка уровня освещенности в контрольных точках;
- контрольный замер напряжения в сети со стороны питания в наиболее удаленных точках;
- ликвидация обнаруженных неисправностей.

1.3.2.1. Стоимостными нормативами таблиц 20-2103-16, 20-2103-17 учтены работы по техническому обслуживанию светильника светодиодного 592х592 мм и прожектора светодиодного мощностью 100 Вт, выполняемые, как правило, 1 раз в год (годовое техническое обслуживание).

Допускается применение стоимостных нормативов таблиц 20-2103-16 и 20-2103-17 при выполнении указанных работ с иной периодичностью, установленной и утвержденной в соответствии с нормативными документами (регламентами, правилами, техническим заданием на эксплуатацию и др.).

1.4. Стоимостными нормативами отдела 22 учтены работы по осмотру, диагностике, техническому обслуживанию распределительных устройств.

1.4.1. Стоимостными нормативами раздела 1 отдела 22 на работы по техническому осмотру учтены следующие виды работ:

- проверка соответствия условиям эксплуатации и нагрузки;
- очистка от пыли и грязи;
- проверки исправности подключенной электропроводки и сетей заземления;
- осмотр и ликвидация видимых повреждений;
- затяжка крепежных деталей;
- проверка исправности арматуры;
- проверка наличия соответствующих надписей.

1.4.2. Стоимостными нормативами раздела 3 отдела 22 на работы по техническому обслуживанию учтены следующие виды работ:

- операции по техническому осмотру (за исключением случаев, оговоренных в составах работ к отдельным таблицам стоимостных нормативов);
- частичная разборка при необходимости;
- очистка и промывка механических и контактных деталей;
- выявление дефектных деталей и узлов, устранение мелких неисправностей;
- опиловка, зачистка и шлифовка всех контактных поверхностей;
- проверка и регулировка плотности включения контактов;

- окраска;
- проверка исправности заземления;
- подтяжка разъемных соединений;
- проверка параметров.

1.5. Стоимостными нормативами отдела 31 учтены работы по текущему ремонту, замене и устройству в процессе эксплуатации осветительных сетей и приборов.

1.5.1. Стоимостными нормативами раздела 1 отдела 31 на работы по текущему ремонту учтены следующие виды работ:

- операции по техническому обслуживанию (за исключением случаев, оговоренных в составах работ к отдельным таблицам стоимостных нормативов);
- замена поврежденных участков сети;
- дополнительное крепление проводов;
- проверка и замена по необходимости поврежденных контактов;
- защита от механических повреждений.

1.5.1.1. Стоимостными нормативами таблиц 20-3101-1÷20-3101-4 стоимость основных видов материалов не учтена и учитывается дополнительно.

1.5.2. Стоимостными нормативами раздела 2 отдела 31 на работы по замене учтены следующие виды работ:

- демонтаж;
- монтаж.

1.5.2.1. Стоимостными нормативами таблиц 20-3102-1÷20-3102-8 стоимость основных видов материалов не учтена и учитывается дополнительно.

1.5.3. Стоимостными нормативами раздела 3 отдела 31 на работы по устройству в процессе эксплуатации учтены следующие виды работ и затрат:

- производство работ и вертикальное перемещение оборудования и материальных ресурсов на высоту до 5 м;
- подключение жил кабелей, проводов, шин и заземляющих проводников;
- окраска трубопроводов и конструкций;
- пробивка отверстий диаметром менее 30 мм, не поддающихся учету и которые не могут быть предусмотрены в строительных конструкциях по условиям технологии их изготовления (отверстия в стенах, перегородках, перекрытиях, только для установки дюбелей, шпилек и штырей различных опорно-поддерживающих конструкций);

Стоимостными нормативами раздела 3 отдела 31 не учтены затраты на:

- нанизывание и крепление хрусталя при монтаже люстр (художественной арматуры);
- установку крепежных конструкций для отдельно стоящей (выносной) пускорегулирующей аппаратуры (ПРА).

1.5.3.1. Стоимостными нормативами таблиц 20-3103-12 и 20-3103-13 учтены затраты на производство работ по юстировке осветительных приборов и по измерению светотехнических параметров установок архитектурно-художественного освещения, определенные на основе «Общих положений по производству работ по юстировке осветительных приборов на объектах архитектурно-художественного освещения».

1.5.3.2. Юстировка осветительных приборов предусматривает настройку установки архитектурного освещения на проектные параметры путем выполнения комплекса технических мероприятий (нацеливание осветительных приборов, установку экранов, жалюзи, подбор светофильтров и др.) для обеспечения предусмотренных проектом светотехнических параметров и эстетического восприятия.

1.5.3.3. Измерения светотехнических параметров (освещенность и яркость) установки архитектурного освещения проводятся в контрольных точках, устанавливаемых проектной документацией или техническим заданием заказчика на эксплуатацию.

1.5.3.4. Стоимостные нормативы таблиц с 20-3103-15 по 20-3103-19 предназначены для определения стоимости работ по установке оборудования архитектурно-художественного освещения с дистанционным управлением. В том числе на прокладку монтажного кабель-канала по фасаду здания, монтаж светодиодного осветительного прибора, светодиодного прожектора, сплиттера и терминатора.

1.5.3.5. Стоимостными нормативами учтены затраты по вертикальному перемещению оборудования и материальных ресурсов на высоту до 6 метров, кроме нормативов 20-3103-15-1, 20-3103-16-1, 20-3103-17-1÷3, 20-3103-18-1÷2 - до 2 метров.

1.5.3.6. В нормативах таблиц с 20-3103-16 по 20-3103-19 учтены затраты на выполнение комплекса работ по доставке осветительного прибора или устройства к месту установки и монтажа, включая подготовку его к установке, установку сетевого адреса, опробование на восприятие сигнала управления осветительным прибором.

1.5.3.7. Стоимость установки светодиодных светильников, а также светильников с энергосберегающими лампами накаливания и люминесцентными лампами необходимо определять в зависимости от конструкции светильника и способа его крепления.

1.5.3.8. Нормативы таблицы 20-3103-20 предназначены для определения стоимости работ по монтажу осветительного светодиодного комплекса на здании для наружного освещения. Нормативами учтены работы по подготовке осветительного прибора и блока управления и питания к установке, подключению и опробованию для проверки восприятия сигнала, установке тестового сетевого адреса, установке опоры в проектное положение, монтажу кронштейна и осветительного прибора, монтажу блока управления и питания, подключению и настройке осветительного прибора и блока управления.

1.5.3.9. Нормативы таблицы 20-3103-21 предназначены для определения стоимости работ по прокладке кабеля в монтажном кабель-канале по фасаду здания с автоподъёмника для оборудования архитектурно-художественного освещения.

1.5.3.10. Стоимостными нормативами таблицы 20-3103-22 учтена стоимость светильника с габаритными размерами 1200x75x25 мм. При установке светильника с другими габаритными размерами и по предусмотренной стоимостными нормативами технологией производства работ, возможна его замена. При этом затраты труда, заработная плата, эксплуатация машин и остальные материальные ресурсы не корректируются.

1.5.3.11. Стоимостным нормативом таблицы 20-3103-23 учтена стоимость светильника (панели) с габаритными размерами 595x595x19 мм и техническими характеристиками: мощность 27 Вт, световой поток 3000 Лм, степень защиты IP40. При установке светильника (панели) с другими техническими характеристиками и по предусмотренной стоимостным нормативом технологией производства работ, возможна его замена. При этом затраты труда, заработная плата и остальные материальные ресурсы не корректируются.

1.5.3.12. Стоимостными нормативами таблиц 20-3103-1÷20-3103-11, 20-3103-15÷20-3103-21 стоимость основных видов материалов не учтена и учитывается дополнительно.

1.5.3.13. Технология производства работ стоимостного норматива 20-3103-25-1 предусматривает установку светильника светодиодного габаритным размером 588 x 588 мм или 595 x 595 мм.

1.5.4. Стоимостные нормативы раздела 4 отдела 31 предусматривают работы по демонтажу устройств электрического освещения в зданиях независимо от материалов стен, перекрытий и перегородок в процессе эксплуатации.

1.5.4.1. Стоимостными нормативами предусмотрено выполнение работ с лестниц-стремян и монтажных подмостей на высоте до 5 м. Затраты на устройство различного рода подмостей и ограждений, предусмотренных правилами производства работ, возмещаются за счет накладных расходов.

1.5.4.2. Стоимость демонтажа выключателей следует определять по стоимостному нормативу Сборника 21 «Силовое электрооборудование» настоящей главы 21-3305-1-1.

1.6. Стоимостными нормативами отдела 32 учтены работы по текущему ремонту, замене, устройству в процессе эксплуатации распределительных устройств.

1.6.1. Стоимостными нормативами раздела 1 отдела 32 на работы по текущему ремонту учтены следующие виды работ:

- операции по техническому обслуживанию (за исключением случаев, оговоренных в составах работ к отдельным таблицам стоимостных нормативов);

- снятие;
- полная разборка;
- чистка, промывка и сушка деталей;
- отбраковка и ремонт вышедших из строя деталей и узлов;
- замена деталей механической части;
- ремонт или замена пламегасительных камер;
- проверка и регулировка хода и нажатия подвижных контактов;
- регулировка одновременности включения по фазам и величины зазора между подвижными и неподвижными рабочими контактами;
- проверка и регулировка механизма теплового реле, электромеханического привода, расцепителей перегрузки и короткого замыкания;
- сборка, наладка и испытания в соответствии с «Правилами эксплуатации электроустановок потребителей»;
- установка по месту.

1.6.1.1. Стоимостными нормативами таблиц 20-3201-1÷20-3201-2 стоимость основных видов материалов не учтена и учитывается дополнительно.

1.6.2. Стоимостными нормативами раздела 2 отдела 32 на работы по замене учтены следующие виды работ:

- демонтаж;
- осмотр и выявление пригодности устройств к установке;
- подготовка контактов заземления на устройствах и опорной конструкции;
- проверка состояния изоляции;
- установка, выверка и крепление устройств;
- заземление устройств;
- определение назначения проводов и жил кабелей с прозвонкой;

- установка постоянных бирок и выполнение надписей;
- оконцевание наконечниками с опрессованием или изгибанием жил в колечки;
- зачистка контактных поверхностей наконечников и мест присоединения их на устройства;
- открытие крышек;
- ввод проводов или жил кабелей в ящики устройств;
- присоединение проводов или жил кабелей к клеммам устройств;
- закрытие крышек устройств;
- проверка работы подвижных частей устройств вручную;
- проверка и регулировка контактов;
- проверка правильности присоединения проводов по схеме;
- испытания в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей

электрической энергии».

1.6.2.1. Стоимостными нормативами таблиц 20-3202-1÷20-3202-2 стоимость основных видов материалов не учтена и учитывается дополнительно.

1.6.3. Стоимостными нормативами раздела 3 отдела 32 на работы по устройству в процессе эксплуатации учтены следующие виды работ и затрат:

- производство работ и вертикальное перемещение оборудования и материальных ресурсов на высоту до 5 м;
- подключение жил кабелей, проводов, шин и заземляющих проводников;
- пробивка отверстий диаметром менее 30 мм, не поддающихся учету и которые не могут быть предусмотрены в строительных конструкциях по условиям технологии их изготовления (отверстия в стенах, перегородках, перекрытиях, только для установки дюбелей, шпилек и штырей различных опорно-поддерживающих конструкций).

1.6.3.1. Стоимостными нормативами таблицы 20-3203-1 стоимость основных видов материалов не учтена и учитывается дополнительно.

1.7. Стоимостными нормативами отдела 51 настоящего сборника предусмотрены работы, выполняемые для предметов декоративно-прикладного искусства, при эксплуатации объектов культурного наследия.

1.7.1. Сложность работ при разборке и сборке предметов ДПИ:

1.7.1.1. К простым работам относятся работы по разборке и сборке деталей простой конфигурации с креплением винтом в одном месте.

1.7.1.2. К работам средней сложности относятся работы по разборке и сборке деталей с конфигурацией средней сложности, с креплением на винтах в двух местах или посредством болта с гайкой.

1.7.1.3. К сложным работам относятся работы по разборке и сборке путем обрезки крепежных деталей, разборке и сборке деталей сложной конфигурации с креплением одной детали в 2 и более местах либо креплением в паз типа «ласточкин хвост», «квадрат» и т. п.

1.8. Стоимостными нормативами учтено однократное выполнение работы. При применении стоимостных нормативов периодичность выполнения работ на осмотр, техническое обслуживание (ТО), текущий ремонт (ТР) и замену осветительных систем, распределительных устройств и приборов устанавливается в соответствии с нормативными документами (регламентами, нормами, правилами и др.).

2. Правила исчисления объемов работ

2.1. Объем материалов, неучтенных стоимостными нормативами на устройство в процессе эксплуатации или замену, следует принимать с учетом норм отходов:

- арматура люминесцентная с рассеивателем - 1%;
- арматура осветительная металлическая - 0%;
- арматура осветительная пластмассовая - 1%;
- арматура осветительная фарфоровая и стеклянная - 3%;
- стекло и лампы для осветительной арматуры - 2%;
- болты анкерные, гайки, шайбы к ним - 2%;
- зажимы аппаратные и арматура линейная для крепления проводов открытых распределительных устройств - 3%;
- кабели всех марок и сечений - 2%;
- провода сечением до 10 мм² включительно - 3%;
- провода сечением свыше 10 мм² - 2%;
- трубы из цветных металлов, стальные и рукава (шланги) - 3%;
- трубы асбестоцементные - 2%;
- шины и ленты из цветных металлов всех профилей и сечений - 3%.

2.2. При применении стоимостных нормативов таблиц 20-2101-1÷20-2101-3 на осмотр, 20-2103-1÷20-2103-3 на техническое обслуживание, 20-3101-1÷20-3101-3 на текущий ремонт и 20-3102-1÷20-3102-3 на замену осветительных сетей с единицей измерения «100 м» объем работ следует определять в метрах длины провода.

3. Коэффициенты, поправки, примечания к стоимостным нормативам

Условия применения	Шифр стоимостных нормативов, таблиц	Коэффициенты к			
		затратам труда	заработной плате	эксплуатации машин	материалам
1	2	3	4	5	6
3.1. При работах, которые производятся на высоте свыше 2 м от пола:					
от 2 до 8 м		1,04	1,04	-	-
от 8 до 15 м		1,08	1,08	-	-
от 15 до 30 м		1,2	1,2	-	-
от 30 до 60 м		1,3	1,3	-	-
от 60 до 100 м		1,45	1,45	-	-
свыше 100 м		1,6	1,6	-	-

Отдел 11. Санитарная эксплуатация

Раздел 1. Уборка

Таблица 20-1101-1. Протирка светового указателя названия улиц, номера дома

Состав работ: 1. Протирка с заменой воды и моющего средства.

Измеритель: 100 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
20-1101-1-1/1	Протирка светового указателя названия улиц	6235,37	6227,17	-	-	8,20	13,09
20-1101-1-2/1	Протирка светового указателя номера дома	2407,42	2402,39	-	-	5,03	5,05

Отдел 12. Санитарная эксплуатация зданий медицинских организаций

Раздел 1. Уборка

Таблица 20-1201-1. Уборка выключателей одноклавишных, двухклавишных

Состав работ: 1. Протирка, удаление пыли и загрязнений.

Измеритель: 100 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
20-1201-1-1/1	Уборка выключателей одноклавишных, двухклавишных	315,20	314,57	-	-	0,63	0,92

Таблица 20-1201-2. Уборка блоков розеток штепсельных

Состав работ: 1. Протирка, удаление пыли и загрязнений.

Измеритель: 100 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
20-1201-2-1/1	Уборка блоков розеток штепсельных на высоте до 2 м, количество розеток в блоке до 2	250,23	249,60	-	-	0,63	0,73
20-1201-2-2/1	Уборка блоков розеток штепсельных на высоте до 2 м, количество розеток в блоке до 4	352,81	352,18	-	-	0,63	1,03
20-1201-2-3/1	Уборка блоков розеток штепсельных на высоте более 2 м, количество розеток в блоке до 2	513,51	512,88	-	-	0,63	1,5
20-1201-2-4/1	Уборка блоков розеток штепсельных, встраиваемых в пол, количество розеток в блоке до 8	728,92	728,29	-	-	0,63	2,13
20-1201-2-5/1	Уборка блоков розеток штепсельных, встраиваемых в пол, количество розеток в блоке до 12	893,04	892,41	-	-	0,63	2,61

Таблица 20-1201-3. Уборка кабельных коробов

Состав работ: 1. Протирка, удаление пыли и загрязнений.

Измеритель: 100 м

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
20-1201-3-1/1	Уборка кабельных коробов на высоте до 2 м	126,85	126,51	-	-	0,34	0,37

Таблица 20-1201-4. Уборка осветительных приборов, светильников светодиодных

Состав работ: 1. Протирка с удалением пыли и загрязнений поверхностей светильников (1, 2, 4).
2. Протирка с удалением пыли и загрязнений поверхностей светильников и подвесов светильников (3).

Измеритель: 100 м (1), 10 шт. (2, 3, 4)

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		
20-1201-4-1/1	Уборка осветительных приборов, светильников светодиодных потолочных линейных	286,36	283,79	-	-	2,57	0,83
20-1201-4-2/1	Уборка осветительных приборов, светильников светодиодных потолочных точечных поворотных, количество ламп до 2	92,82	92,32	-	-	0,50	0,27
20-1201-4-3/1	Уборка осветительных приборов, светильников светодиодных подвесных кольцевых, диаметр до 1200 мм	304,94	304,31	-	-	0,63	0,89
20-1201-4-4/1	Уборка осветительных приборов, светильников светодиодных даунлайт, встраиваемых в подвесные потолки, диаметр до 225 мм	31,27	30,77	-	-	0,50	0,09

Отдел 21. Осмотры и диагностика - осветительные сети и приборы

Раздел 1. Осмотр

Таблица 20-2101-1. Осмотр осветительных сетей, проложенных по кирпичным и бетонным основаниям

Состав работ:

Измеритель: 100 м

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
20-2101-1-1/1	Осмотр осветительных сетей, проложенных по кирпичным и бетонным основаниям, провод сечением 2х1,5-4 мм2	101,15	101,15	-	-	-	0,18
20-2101-1-2/1	Осмотр осветительных сетей, проложенных по кирпичным и бетонным основаниям, провод сечением 3х1,5-4 мм2	129,26	129,26	-	-	-	0,23

Таблица 20-2101-2. Осмотр осветительных сетей, при скрытой проводке

Состав работ:

Измеритель: 100 м

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
20-2101-2-1/1	Осмотр осветительных сетей, при скрытой проводке, провод сечением 2х1,5-4 мм2	151,74	151,74	-	-	-	0,27
20-2101-2-2/1	Осмотр осветительных сетей, при скрытой проводке, провод сечением 3х1,5-4 мм2	185,45	185,45	-	-	-	0,33

Таблица 20-2101-3. Осмотр осветительных сетей, проложенных в стальных трубах

Состав работ:

Измеритель: 100 м

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
20-2101-3-1/1	Осмотр осветительных сетей, проложенных в стальных трубах, провод сечением 2х1,5-4 мм2	44,96	44,96	-	-	-	0,08
20-2101-3-2/1	Осмотр осветительных сетей, проложенных в стальных трубах, провод сечением 3х1,5-4 мм2	56,20	56,20	-	-	-	0,1

Таблица 20-2101-4. Осмотр электроосветительной арматуры с одной лампой накаливания

Состав работ:

Измеритель: 10 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
20-2101-4-1/1	Осмотр электроосветительной арматуры с одной лампой накаливания	532,28	532,10	-	-	0,18	1

Таблица 20-2101-5. Осмотр электроосветительной арматуры с люминесцентными лампами с числом ламп до двух

Состав работ:

Измеритель: 10 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
20-2101-5-1/1	Осмотр электроосветительной арматуры с люминесцентными лампами с числом ламп до двух	1288,79	1209,38	-	-	79,41	2,4

Таблица 20-2101-6. Осмотр электроосветительной арматуры с люминесцентными лампами с числом ламп четыре и более

Состав работ:

Измеритель: 10 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
20-2101-6-1/1	Осмотр электроосветительной арматуры с люминесцентными лампами с числом ламп четыре и более	1591,26	1511,73	-	-	79,53	3

Таблица 20-2101-7. Осмотр светового указателя названия улиц

Состав работ:

Измеритель: 10 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
20-2101-7-1/1	Осмотр светового указателя названия улиц	638,73	638,52	-	-	0,21	1,2

Таблица 20-2101-8. Осмотр светового указателя номера дома

Состав работ:

Измеритель: 10 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
20-2101-8-1/1	Осмотр светового указателя номера дома	532,28	532,10	-	-	0,18	1

Таблица 20-2101-9. Технический осмотр светодиодных светильников

Состав работ:

1. Визуальный осмотр, проверка состояния светильников.
2. Проверка закрепления светильников к монтажной поверхности.
3. Проверка исправной работы светильников (1).
4. Проверка маркировки аварийных светильников (2).
5. Проверка индикации (2).
6. Запись в журнале о выполнении работ.

Измеритель: 100 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
20-2101-9-1/1	Технический осмотр светодиодных светильников встроенных, накладных - ежедневный	15,96	15,96	-	-	-	0,03

20-2101-9-2/1	Технический осмотр аварийных светодиодных светильников встроенных, накладных - ежедневный	21,28	21,28	-	-	-	0,04
---------------	---	-------	-------	---	---	---	------

Таблица 20-2101-10. Осмотр облучателя типа ОБН-150

Состав работ:
 1. Осмотр, контроль надежности крепления.
 2. Проверка исправной работы.
 3. Запись в журнале о выполнении работ.

Измеритель: 10 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
20-2101-10-1/1	Осмотр облучателя типа ОБН-150 - ежемесячный	276,69	276,69	-	-	-	0,52

Таблица 20-2101-11. Технический осмотр светильника прикроватного стационарного с выключателем и розеткой

Состав работ:
 1. Осмотр, проверка состояния корпуса, розетки, выключателя светильника, проверка крепления.
 2. Проверка плавности хода клавиш выключателя, осмотр контактов розетки на отсутствие оплавления и обугливания, проверка наличия маркировки.
 3. Проверка исправной работы светильника.
 4. Запись в журнале о выполнении работ.

Измеритель: 10 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
20-2101-11-1/1	Технический осмотр светильника прикроватного	218,16	218,16	-	-	-	0,41

Раздел 3. Техническое обслуживание

Таблица 20-2103-1. Техническое обслуживание осветительных сетей, проложенных по кирпичным и бетонным основаниям

Состав работ:

Измеритель: 100 м

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
20-2103-1-1/1	Техническое обслуживание осветительных сетей, проложенных по кирпичным и бетонным основаниям, провод сечением 2х1,5-4 мм2	3057,37	3034,77	-	-	22,60	5,4
20-2103-1-2/1	Техническое обслуживание осветительных сетей, проложенных по кирпичным и бетонным основаниям, провод сечением 3х1,5-4 мм2	3900,36	3877,76	-	-	22,60	6,9

Таблица 20-2103-2. Техническое обслуживание осветительных сетей, при скрытой проводке

Состав работ:

Измеритель: 100 м

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
20-2103-2-1/1	Техническое обслуживание осветительных сетей, при скрытой проводке, провод сечением 2х1,5-4 мм2	4574,76	4552,16	-	-	22,60	8,1
20-2103-2-2/1	Техническое обслуживание осветительных сетей, при скрытой проводке, провод сечением 3х1,5-4 мм2	5586,35	5563,75	-	-	22,60	9,9

Таблица 20-2103-3. Техническое обслуживание осветительных сетей, проложенных в стальных трубах

Состав работ:

Измеритель: 100 м

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
20-2103-3-1/1	Техническое обслуживание осветительных сетей, проложенных в стальных трубах, провод сечением 2х1,5-4 мм2	1445,03	1416,23	-	-	28,80	2,52
20-2103-3-2/1	Техническое обслуживание осветительных сетей, проложенных в стальных трубах, провод сечением 3х1,5-4 мм2	1849,67	1820,87	-	-	28,80	3,24

Таблица 20-2103-4. Техническое обслуживание предохранителя ПКТ-10

Состав работ: 1. Очистка наружных поверхностей от грязи и пыли.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
20-2103-4-1/1	Техническое обслуживание предохранителя ПКТ-10	280,52	278,65	-	-	1,87	0,4

Таблица 20-2103-5. Техническое обслуживание осветительной арматуры с лампами накаливания

Состав работ: 1. Частичная разборка осветительной арматуры.
2. Проверка технического состояния, очистка от грязи и пыли.
3. Проверка исправности подключения к электросети.
4. Выявление видимых повреждений и их устранение.
5. Подтяжка крепежных деталей и контактных соединений.
6. Замена неисправной лампы.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
20-2103-5-1/1	Техническое обслуживание осветительной арматуры с лампами накаливания	348,91	348,32	-	-	0,59	0,5

Таблица 20-2103-6. Техническое обслуживание осветительной арматуры с лампами

Состав работ: 1. Осмотр арматуры. Проверка соответствия условиям эксплуатации и нагрузке.
2. Проверка исправности подключений.
3. Удаление пыли и протирка арматуры.
4. Проверка крепления патронов, ниппелей и контактов с заменой неисправных и перезарядкой проводов.
5. Смена рефлекторов. Проверка наличия заземления и зануления, надежности подвесок.
6. Замена неисправных ламп, дросселей.
7. Проверка уровня освещенности в контрольных точках. Контрольный замер напряжения в сети. Ликвидация неисправностей.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
20-2103-6-1/1	Техническое обслуживание осветительной арматуры с люминесцентными лампами с лестниц	850,24	829,02	-	-	21,22	1,56
20-2103-6-2/1	Техническое обслуживание осветительной арматуры с лампами ДРЛ с лестниц	1191,22	1167,96	-	-	23,26	2,19
20-2103-6-3/1	Техническое обслуживание осветительной арматуры с люминесцентными лампами с земли	435,73	414,51	-	-	21,22	0,78
20-2103-6-4/1	Техническое обслуживание осветительной арматуры с лампами ДРЛ с земли	614,42	591,16	-	-	23,26	1,11

Таблица 20-2103-7. Техническое обслуживание электроосветительной арматуры с одной лампой накаливания

Состав работ:

Измеритель: 10 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
20-2103-7-1/1	Техническое обслуживание электроосветительной арматуры с одной лампой накаливания	1608,14	1596,30	-	-	11,84	3

Таблица 20-2103-8. Техническое обслуживание электроосветительной арматуры с люминесцентными лампами с числом ламп до двух

Состав работ:

Измеритель: 10 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
20-2103-8-1/1	Техническое обслуживание электроосветительной арматуры с люминесцентными лампами с числом ламп до двух	3103,53	3023,46	-	-	80,07	6

Таблица 20-2103-9. Техническое обслуживание электроосветительной арматуры с люминесцентными лампами с числом ламп четыре и более

Состав работ:

Измеритель: 10 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
20-2103-9-1/1	Техническое обслуживание электроосветительной арматуры с люминесцентными лампами с числом ламп четыре и более	3859,66	3779,33	-	-	80,33	7,5

Таблица 20-2103-10. Техническое обслуживание светового указателя названия улиц

Состав работ:

Измеритель: 10 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
20-2103-10-1/1	Техническое обслуживание светового указателя названия улиц	1927,51	1915,56	-	-	11,95	3,6

Таблица 20-2103-11. Техническое обслуживание светового указателя номера дома

Состав работ:

Измеритель: 10 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
20-2103-11-1/1	Техническое обслуживание светового указателя номера дома	1608,14	1596,30	-	-	11,84	3

Таблица 20-2103-12. Техническое обслуживание панели светодиодной 595х595 мм типа Ecola - годовое

- Состав работ:**
1. Отключение электропитания, вывешивание предупредительных плакатов, проверка отсутствия напряжения.
 2. Снятие потолочной кассеты грильято (1), гипсокартонной панели (2).
 3. Удаление пыли и грязи, проверка на отсутствие механических повреждений рассеивателя и корпуса панели светодиодной, проверка крепления.
 4. Проверка состояния проводов, контактных соединений, протяжка креплений проводов, зачистка контактов.
 5. Проверка изоляции проводов.
 6. Установка потолочной кассеты грильято (1), гипсокартонной панели (2).
 7. Снятие предупредительных плакатов, включение электропитания.
 8. Проверка работоспособности панели светодиодной.
 9. Запись в журнале о выполнении работ.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
20-2103-12-1/1	Техническое обслуживание панели светодиодной 595х595 мм типа Ecola, встроенной в потолок грильято - годовое	131,32	129,84	-	-	1,48	0,22
20-2103-12-2/1	Техническое обслуживание панели светодиодной 595х595 мм типа Ecola, встроенной в гипсокартонный потолок - годовое	107,71	106,23	-	-	1,48	0,18

Таблица 20-2103-13. Техническое обслуживание светодиодного светильника аварийного освещения типа «Орбита»

- Состав работ:**
1. Отключение электропитания, вывешивание предупредительных плакатов, проверка отсутствия напряжения (2).
 2. Снятие, очистка, проверка на отсутствие механических повреждений светильника (2).
 3. Снятие, очистка, блока питания, снятие крышки блока питания с отвинчиванием винтов (2).
 4. Проверка на отсутствие механических повреждений блока питания, аккумуляторной батареи (2).
 5. Проверка состояния проводов и контактных соединений, протяжка креплений проводов (2).
 6. Измерение параметров аккумуляторной батареи, проверка изоляции проводов (2).
 7. Установка крышки блока питания с завинчиванием винтов, установка блока питания и светильника на штатное место (2).
 8. Снятие предупредительных плакатов, включение электропитания (2).
 9. Тест на автоматическое включение светильника при отключении электропитания рабочего освещения.
 10. Запись в журнале о выполнении работ.

Измеритель: 10 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
20-2103-13-1/1	Техническое обслуживание светодиодного светильника аварийного освещения типа «Орбита» - полугодное	247,88	247,88	-	-	-	0,42
20-2103-13-2/1	Техническое обслуживание светодиодного светильника аварийного освещения типа «Орбита» - годовое	1764,67	1758,75	-	-	5,92	2,98

Таблица 20-2103-14. Техническое обслуживание светильника светодиодного типа Down light unique dl

- Состав работ:**
1. Отключение электропитания, вывешивание предупредительных плакатов, проверка отсутствия напряжения.
 2. Снятие потолочной панели подвесного потолка.
 3. Очистка, проверка на отсутствие механических повреждений рассеивателя и корпуса светильника.
 4. Проверка надежной фиксации светильника пружинными монтажными клипсами.
 5. Проверка состояния проводов, контактных соединений, зачистка, протяжка креплений проводов.
 6. Проверка изоляции проводов.
 7. Установка потолочной панели подвесного потолка.
 8. Снятие предупредительных плакатов, включение электропитания.
 9. Проверка работоспособности светильника.
 10. Запись в журнале о выполнении работ.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
20-2103-14-1/1	Техническое обслуживание светильника светодиодного типа Down light unique dl - годовое	131,32	129,84	-	-	1,48	0,22

Таблица 20-2103-15. Техническое обслуживание светильника светодиодного типа «Титан»

- Состав работ:**
1. Отключение электропитания, вывешивание предупредительных плакатов, проверка отсутствия напряжения.
 2. Снятие светильника, рассеивателя с отвинчиванием винтов.
 3. Очистка корпуса и рассеивателя светильника.
 4. Проверка состояния проводов и контактных соединений, протяжка.
 5. Проверка на отсутствие механических повреждений блока питания, аккумуляторной батареи (2).
 6. Очистка, проверка на отсутствие износа, смазка уплотнительной прокладки.
 7. Установка рассеивателя, светильника с завинчиванием винтов.
 8. Проверка крепления светильника.
 9. Снятие предупредительных плакатов, включение электропитания.
 10. Проверка работоспособности светильника (1).
 11. Проверка исправной работы светильника при отключении рабочего освещения (2).
 12. Запись в журнале о выполнении работ.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		
20-2103-15-1/1	Техническое обслуживание светильника светодиодного типа «Титан» рабочего освещения - полугодное	198,67	188,86	-	-	9,81	0,32
20-2103-15-2/1	Техническое обслуживание светильника светодиодного типа «Титан» аварийного освещения - полугодное	222,28	212,47	-	-	9,81	0,36

Таблица 20-2103-16. Техническое обслуживание светильника светодиодного 592x592 мм, встраиваемого в подвесной потолок

- Состав работ:**
1. Отключение электропитания, вывешивание предупредительных плакатов, проверка отсутствия напряжения.
 2. Снятие панели (потолочной кассеты грильято) подвесного потолка.
 3. Очистка, проверка на отсутствие механических повреждений, проверка крепления.
 4. Проверка состояния проводов, контактных соединений, протяжка креплений проводов, зачистка контактов.
 5. Проверка изоляции проводов.
 6. Установка панели (потолочной кассеты грильято) подвесного потолка.
 7. Снятие предупредительных плакатов, включение электропитания.
 8. Проверка работоспособности.
 9. Запись в журнале о выполнении работ.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
20-2103-16-1/1	Техническое обслуживание светильника светодиодного 592х592 мм, встраиваемого в подвесной потолок - годовое	119,52	118,04	-	-	1,48	0,2

Таблица 20-2103-17. Техническое обслуживание прожектора светодиодного мощностью 100 Вт

- Состав работ:**
1. Отключение электропитания, вывешивание предупредительных плакатов, проверка отсутствия напряжения.
 2. Очистка, проверка на отсутствие механических повреждений прожектора и кронштейна.
 3. Проверка и подтяжка креплений кронштейна к монтажной поверхности, корпуса прожектора к кронштейну.
 4. Проверка изоляции проводов.
 5. Проверка на отсутствие повреждений проводов, зачистка.
 6. Проверка контактных соединений, протяжка контактов (1).
 7. Проверка надежности фиксации проводов в зажиме (2).
 8. Снятие предупредительных плакатов, включение электропитания.
 9. Проверка работоспособности.
 10. Запись в журнале о выполнении работ.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч.		
					оплата труда маши- нистов		
20-2103-17-1/1	Техническое обслуживание прожектора светодиодного мощностью 100 Вт на высоте до 3 м, соединение проводов винтовым зажимом - годовое	107,12	106,23	-	-	0,89	0,18
20-2103-17-2/1	Техническое обслуживание прожектора светодиодного мощностью 100 Вт на высоте до 3 м, соединение проводов безвинтовым зажимом - годовое	83,52	82,63	-	-	0,89	0,14

Таблица 20-2103-18. Техническое обслуживание панели светодиодной (светильника) типа DL, встраиваемой в подвесной потолок

- Состав работ:**
1. Отключение электропитания, вывешивание предупредительных плакатов, проверка отсутствия напряжения.
 2. Снятие панели светодиодной (светильника).
 3. Очистка, проверка на отсутствие механических повреждений корпуса, рассеивателя, драйвера, пружинных монтажных клипс.
 4. Проверка изоляции проводов, контактных соединений, зачистка, протяжка креплений проводов.
 5. Установка панели светодиодной (светильника). Проверка надежной фиксации пружинными монтажными клипсами.
 6. Снятие предупредительных плакатов, включение электропитания.
 7. Проверка работоспособности.
 8. Запись в журнале о выполнении работ.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
20-2103-18-1/1	Техническое обслуживание панели светодиодной (светильника) типа DL, встраиваемой в подвесной потолок, размер до 225х25 мм - годовое	107,12	106,23	-	-	0,89	0,18

Таблица 20-2103-19. Техническое обслуживание годовое светильника светодиодного потолочного типа Arctic

- Состав работ:**
1. Отключение электропитания, вывешивание предупредительных плакатов, проверка отсутствия напряжения.
 2. Снятие рассеивателя с открытием защелок, электромонтажной платы.
 3. Очистка, проверка на отсутствие механических повреждений корпуса, рассеивателя, драйвера, электромонтажной платы.
 4. Проверка изоляции проводов, контактных соединений, протяжка креплений проводов.
 5. Установка электромонтажной платы, рассеивателя с закрытием защелок. Проверка крепления светильника.
 6. Снятие предупредительных плакатов, включение электропитания.
 7. Проверка работоспособности.
 8. Запись в журнале о выполнении работ.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
20-2103-19-1/1	Техническое обслуживание годовое светильника светодиодного потолочного типа Arctic 600	165,84	165,25	-	-	0,59	0,28
20-2103-19-2/1	Техническое обслуживание годовое светильника светодиодного потолочного типа Arctic 1200	237,25	236,07	-	-	1,18	0,4
20-2103-19-3/1	Техническое обслуживание годовое светильника светодиодного потолочного типа Arctic 1500	284,76	283,28	-	-	1,48	0,48

Таблица 20-2103-20. Техническое обслуживание датчика движения инфракрасного, встраиваемого в подвесной потолок

- Состав работ:**
1. Отключение электропитания, вывешивание предупредительных плакатов, проверка отсутствия напряжения.
 2. Снятие, очистка, осмотр датчика на отсутствие повреждений.
 3. Снятие защитной крышки, проверка состояния проводов и контактных соединений, протяжка креплений проводов, установка защитной крышки.
 4. Установка, проверка фиксации датчика пружинными монтажными клипсами.
 5. Снятие предупредительных плакатов, включение электропитания.
 6. Проверка настройки параметров датчика, регулировка.
 7. Запись в журнале о выполнении работ.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		масса, т объем, м3
20-2103-20-1/1	Техническое обслуживание датчика движения инфракрасного, встраиваемого в подвесной потолок, для управления освещением - ежемесячное	154,63	153,45	-	-	1,18	0,26

Таблица 20-2103-21. Техническое обслуживание облучателя типа ОБН-150

- Состав работ:**
1. Снятие защитного экрана облучателя.
 2. Проверка на отсутствие повреждений, подтяжка крепления облучателя.
 3. Проверка проводов и контактных соединений, протяжка.
 4. Очистка ламп и корпуса облучателя.
 5. Установка защитного экрана облучателя.
 6. Запись в журнале о выполнении работ.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
20-2103-21-1/1	Техническое обслуживание облучателя типа ОБН-150 - полугодовое	230,40	224,27	-	-	6,13	0,38

Таблица 20-2103-22. Техническое обслуживание потолочного датчика движения инфракрасного для управления освещением

- Состав работ:**
1. Отключение электропитания, вывешивание предупредительных плакатов, проверка отсутствия напряжения.
 2. Очистка, осмотр датчика на отсутствие повреждений.
 3. Снятие датчика с отвинчиванием винтов.
 4. Проверка состояния проводов и надежности контактных соединений.
 5. Установка датчика с завинчиванием винтов.
 6. Снятие предупредительных плакатов, включение электропитания.
 7. Проверка настройки параметров датчика, регулировка.
 8. Запись в журнале о выполнении работ.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
20-2103-22-1/1	Техническое обслуживание потолочного датчика движения инфракрасного для управления освещением - ежемесячное	190,04	188,86	-	-	1,18	0,32

Таблица 20-2103-23. Техническое обслуживание светильника светодиодного потолочного накладного со встроенным драйвером

- Состав работ:**
1. Отключение электропитания, вывешивание предупредительных плакатов, проверка отсутствия напряжения.
 2. Снятие рассеивателя, очистка, проверка на отсутствие повреждений.
 3. Проверка изоляции проводов, контактных соединений, протяжка контактов.
 4. Установка рассеивателя, проверка крепления светильника.
 5. Снятие предупредительных плакатов, включение электропитания.
 6. Проверка работоспособности.
 7. Запись в журнале о выполнении работ.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
20-2103-23-1/1	Техническое обслуживание светильника светодиодного потолочного накладного со встроенным драйвером, размер 1200x200 мм, степень защиты IP20, IP50, потребляемая мощность 30 - 50 Вт - годовое	95,91	94,43	-	-	1,48	0,16

Таблица 20-2103-24. Техническое обслуживание светильника светодиодного накладного пылевлагозащищенного со встроенным драйвером, крепление рассеивателя фиксирующим кольцом на винтах, диаметр до 175 мм

- Состав работ:**
1. Отключение электропитания, вывешивание предупредительных плакатов, проверка отсутствия напряжения.
 2. Очистка корпуса светильника, рассеивателя, фиксирующего кольца, проверка на отсутствие механических повреждений.
 3. Снятие рассеивателя и фиксирующего кольца с отвинчиванием винтов.
 4. Проверка крепления корпуса светильника, целостности уплотнительной прокладки.
 5. Проверка состояния проводов и контактных соединений, протяжка креплений проводов.
 6. Проверка изоляции проводов.
 7. Установка рассеивателя, фиксирующего кольца с завинчиванием винтов.
 8. Снятие предупредительных плакатов, включение электропитания.
 9. Проверка работоспособности светильника.
 10. Запись в журнале о выполнении работ.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
20-2103-24-1/1	Техническое обслуживание светильника светодиодного накладного пылевлагозащищенного со встроенным драйвером, крепление рассеивателя фиксирующим кольцом на винтах, диаметр до	177,64	177,05	-	-	0,59	0,3

175 мм, степень защиты IP65, мощность до 12 Вт
- годовое

Таблица 20-2103-25. Техническое обслуживание светильника светодиодного линейного накладного с креплением на монтажные скобы, со встроенным драйвером, длиной до 1500 мм

- Состав работ:**
1. Отключение электропитания, вывешивание предупредительных плакатов, проверка отсутствия напряжения.
 2. Снятие светильника.
 3. Проверка, протяжка крепления монтажных скоб.
 4. Очистка, проверка на отсутствие механических повреждений светильника, монтажных скоб.
 5. Установка, проверка фиксации светильника в монтажных скобах.
 6. Снятие крышки распределительной коробки, проверка состояния проводов и контактных соединений, установка крышки с закреплением винтами.
 7. Снятие предупредительных плакатов, включение электропитания.
 8. Проверка работоспособности светильника.
 9. Запись в журнале о выполнении работ.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		<i>масса, т</i> <i>объем, м3</i>
20-2103-25-1/1	Техническое обслуживание светильника светодиодного линейного накладного с креплением на монтажные скобы, со встроенным драйвером, длиной до 1500 мм, степень защиты IP20, мощность до 50 Вт – годовое	107,41	106,23	-	-	1,18	0,18

Таблица 20-2103-26. Техническое обслуживание светильника прикроватного стационарного с выключателем и розеткой

- Состав работ:**
1. Отключение электропитания, вывешивание предупредительных плакатов, проверка отсутствия напряжения.
 2. Очистка корпуса, розетки, выключателя светильника, проверка на отсутствие повреждений.
 3. Снятие рассеивателей, защитных боковых крышек светильника, лицевых панелей розетки и выключателя с отвинчиванием винтов.
 4. Проверка состояния проводов и контактных соединений, протяжка.
 5. Проверка изоляции проводов.
 6. Подтяжка крепления светильника.
 7. Очистка, проверка ламп, замена неисправных.
 8. Установка рассеивателей, защитных боковых крышек, лицевых панелей розетки и выключателя с завинчиванием винтов.
 9. Проверка на отсутствие механического сопротивления при вводе и выводе вилки из розетки, надежной фиксации вилки в контактных гнездах, работоспособности защитных шторок розетки.
 10. Снятие предупредительных плакатов, включение электропитания.
 11. Проверка работоспособности светильника, наличия электропитания в розетке.
 12. Запись в журнале о выполнении работ.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		<i>масса, т</i> <i>объем, м3</i>
20-2103-26-1/1	Техническое обслуживание светильника прикроватного стационарного с выключателем и розеткой, количество люминесцентных ламп 3, размер 860x115x135 мм, степень защиты IP20	261,16	259,68	-	-	1,48	0,44

Отдел 22. Осмотры и диагностика - распределительные устройства

Раздел 1. Осмотр

Таблица 20-2201-1. Осмотр щита осветительного группового с установочными автоматами

Состав работ:

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
20-2201-1-1/1	Осмотр щита осветительного группового с установочными автоматами, число групп 2	65,93	64,83	-	-	1,10	0,1
20-2201-1-2/1	Осмотр щита осветительного группового с установочными автоматами, число групп 4	98,34	97,24	-	-	1,10	0,15

20-2201-1-3/1	Осмотр щита осветительного группового с установочными автоматами, число групп 6	130,75	129,65	-	-	1,10	0,2
20-2201-1-4/1	Осмотр щита осветительного группового с установочными автоматами, число групп 8	163,17	162,07	-	-	1,10	0,25
20-2201-1-5/1	Осмотр щита осветительного группового с установочными автоматами, число групп 10	195,58	194,48	-	-	1,10	0,3
20-2201-1-6/1	Осмотр щита осветительного группового с установочными автоматами, число групп 12	227,99	226,89	-	-	1,10	0,35
20-2201-1-7/1	Осмотр щита осветительного группового с установочными автоматами, число групп 16	260,41	259,31	-	-	1,10	0,4
20-2201-1-8/1	Осмотр щита осветительного группового с установочными автоматами, число групп 20	292,82	291,72	-	-	1,10	0,45

Таблица 20-2201-2. Осмотр щита осветительного группового с вводным рубильником и предохранителями

Состав работ:

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		масса, т объем, м3
20-2201-2-1/1	Осмотр щита осветительного группового с вводным рубильником и предохранителями, число групп 2	33,51	32,41	-	-	1,10	0,05
20-2201-2-2/1	Осмотр щита осветительного группового с вводным рубильником и предохранителями, число групп 4	65,93	64,83	-	-	1,10	0,1
20-2201-2-3/1	Осмотр щита осветительного группового с вводным рубильником и предохранителями, число групп 6	98,34	97,24	-	-	1,10	0,15
20-2201-2-4/1	Осмотр щита осветительного группового с вводным рубильником и предохранителями, число групп 8	130,75	129,65	-	-	1,10	0,2
20-2201-2-5/1	Осмотр щита осветительного группового с вводным рубильником и предохранителями, число групп 10	163,17	162,07	-	-	1,10	0,25
20-2201-2-6/1	Осмотр щита осветительного группового с вводным рубильником и предохранителями, число групп 12	195,58	194,48	-	-	1,10	0,3
20-2201-2-7/1	Осмотр щита осветительного группового с вводным рубильником и предохранителями, число групп 14	215,03	213,93	-	-	1,10	0,33
20-2201-2-8/1	Осмотр щита осветительного группового с вводным рубильником и предохранителями, число групп 16	240,96	239,86	-	-	1,10	0,37

Раздел 3. Техническое обслуживание

Таблица 20-2203-1. Техническое обслуживание щита осветительного группового с установочными автоматами

Состав работ:

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- истов		масса, т объем, м3
20-2203-1-1/1	Техническое обслуживание щита осветительного группового с установочными автоматами, число групп 2	1973,23	1944,81	-	-	28,42	3
20-2203-1-2/1	Техническое обслуживание щита осветительного группового с установочными автоматами, число групп 4	2960,04	2917,22	-	-	42,82	4,5
20-2203-1-3/1	Техническое обслуживание щита осветительного группового с установочными автоматами, число групп 6	3945,65	3889,62	-	-	56,03	6
20-2203-1-4/1	Техническое обслуживание щита осветительного группового с установочными автоматами, число групп 8	4932,45	4862,02	-	-	70,43	7,5

20-2203-1-5/1	Техническое обслуживание щита осветительного группового с установочными автоматами, число групп 10	5919,77	5834,43	-	-	85,34	9
20-2203-1-6/1	Техническое обслуживание щита осветительного группового с установочными автоматами, число групп 12	6905,40	6806,84	-	-	98,56	10,5
20-2203-1-7/1	Техническое обслуживание щита осветительного группового с установочными автоматами, число групп 16	7892,20	7779,24	-	-	112,96	12
20-2203-1-8/1	Техническое обслуживание щита осветительного группового с установочными автоматами, число групп 20	8877,82	8751,65	-	-	126,17	13,5

Таблица 20-2203-2. Техническое обслуживание щита осветительного группового с вводным рубильником и предохранителями

Состав работ:

Измеритель: шт.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
20-2203-2-1/1	Техническое обслуживание щита осветительного группового с вводным рубильником и предохранителями, число групп 2	986,80	972,40	-	-	14,40	1,5
20-2203-2-2/1	Техническое обслуживание щита осветительного группового с вводным рубильником и предохранителями, число групп 4	1973,23	1944,81	-	-	28,42	3
20-2203-2-3/1	Техническое обслуживание щита осветительного группового с вводным рубильником и предохранителями, число групп 6	2960,04	2917,22	-	-	42,82	4,5
20-2203-2-4/1	Техническое обслуживание щита осветительного группового с вводным рубильником и предохранителями, число групп 8	3945,65	3889,62	-	-	56,03	6
20-2203-2-5/1	Техническое обслуживание щита осветительного группового с вводным рубильником и предохранителями, число групп 10	4932,45	4862,02	-	-	70,43	7,5
20-2203-2-6/1	Техническое обслуживание щита осветительного группового с вводным рубильником и предохранителями, число групп 12	5919,77	5834,43	-	-	85,34	9
20-2203-2-7/1	Техническое обслуживание щита осветительного группового с вводным рубильником и предохранителями, число групп 14	6511,85	6417,87	-	-	93,98	9,9
20-2203-2-8/1	Техническое обслуживание щита осветительного группового с вводным рубильником и предохранителями, число групп 16	7299,23	7195,80	-	-	103,43	11,1

Отдел 31. Техническая эксплуатация - осветительные сети и приборы

Раздел 1. Ремонт

Таблица 20-3101-1. Текущий ремонт осветительных сетей, проложенных по кирпичным и бетонным основаниям

Состав работ:

Измеритель: 100 м

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		
							масса, т объем, м3
20-3101-1-1/1	Текущий ремонт осветительных сетей, проложенных по кирпичным и бетонным основаниям, провод сечением 2х1,5-4 мм2	10191,26	10115,91	-	-	75,35	18
20-3101-1-2/1	Текущий ремонт осветительных сетей, проложенных по кирпичным и бетонным основаниям, провод сечением 3х1,5-4 мм2	13001,23	12925,88	-	-	75,35	23

Таблица 20-3101-2. Текущий ремонт осветительных сетей, при скрытой проводке

Состав работ:

Измеритель: 100 м

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
20-3101-2-1/1	Текущий ремонт осветительных сетей, при скрытой проводке, провод сечением 2х1,5-4 мм2	15249,22	15173,87	-	-	75,35	27
20-3101-2-2/1	Текущий ремонт осветительных сетей, при скрытой проводке, провод сечением 3х1,5-4 мм2	18621,18	18545,83	-	-	75,35	33

Таблица 20-3101-3. Текущий ремонт осветительных сетей, проложенных в стальных трубах

Состав работ:

Измеритель: 100 м

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
20-3101-3-1/1	Текущий ремонт осветительных сетей, проложенных в стальных трубах, провод сечением 2х1,5-4 мм2	4838,69	4720,75	-	-	117,94	8,4
20-3101-3-2/1	Текущий ремонт осветительных сетей, проложенных в стальных трубах, провод сечением 3х1,5-4 мм2	6215,58	6097,64	-	-	117,94	10,85

Таблица 20-3101-4. Текущий ремонт осветительной арматуры с лампами накаливания

Состав работ:

1. Замена неисправной лампы.
2. Отсоединение осветительной арматуры от электросети и замена плафона.
3. Монтаж осветительной арматуры и подключение к электросети.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
20-3101-4-1/1	Текущий ремонт осветительной арматуры с лампами накаливания	835,97	835,97	-	-	-	1,2

Раздел 2. Замена

Таблица 20-3102-1. Замена осветительных сетей, проложенных по кирпичным и бетонным основаниям

Состав работ:

Измеритель: 100 м

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
20-3102-1-1/1	Замена осветительных сетей, проложенных по кирпичным и бетонным основаниям - провод сечением 2-3х1,5-4 мм2	12936,47	12861,12	-	-	75,35	23,31

Таблица 20-3102-2. Замена осветительных сетей, при скрытой проводке

Состав работ:

Измеритель: 100 м

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
20-3102-2-1/1	Замена осветительных сетей, при скрытой проводке - провод сечением 2-3х1,5-4 мм2	6993,55	6918,20	-	-	75,35	12,7

Таблица 20-3102-3. Замена осветительных сетей, проложенных в стальных трубах

Состав работ:

Измеритель: 100 м

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	
20-3102-3-1/1	Замена осветительных сетей, проложенных в стальных трубах - провод сечением 2х1,5-4 мм2	6572,22	6454,28	-	-	117,94	11,83
20-3102-3-2/1	Замена осветительных сетей, проложенных в стальных трубах - провод сечением 3х1,5-4 мм2	7936,54	7818,60	-	-	117,94	14,23

Таблица 20-3102-4. Замена электроосветительной арматуры с одной лампой накаливания

Состав работ:

Измеритель: 10 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	
20-3102-4-1/1	Замена электроосветительной арматуры с одной лампой накаливания	2892,93	2881,63	-	-	11,30	5,53

Таблица 20-3102-5. Замена электроосветительной арматуры с люминесцентными лампами с числом ламп до двух

Состав работ:

Измеритель: 10 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	
20-3102-5-1/1	Замена электроосветительной арматуры с люминесцентными лампами с числом ламп до двух	9015,02	9015,02	-	-	-	17,79

Таблица 20-3102-6. Замена электроосветительной арматуры с люминесцентными лампами с числом ламп четыре и более

Состав работ:

Измеритель: 10 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	
20-3102-6-1/1	Замена электроосветительной арматуры с люминесцентными лампами с числом ламп четыре и более	11736,13	11736,13	-	-	-	23,19

Таблица 20-3102-7. Замена светового указателя названия улиц

Состав работ:

Измеритель: 10 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	
20-3102-7-1/1	Замена светового указателя названия улиц	4195,33	4184,03	-	-	11,30	7,93

Таблица 20-3102-8. Замена светового указателя номера дома

Состав работ:

Измеритель: 10 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	
20-3102-8-1/1	Замена светового указателя номера дома	4195,33	4184,03	-	-	11,30	7,93

Таблица 20-3102-9. Замена светильника светодиодного типа Down light unique dl

- Состав работ:**
1. Отключение электропитания, вывешивание предупредительных плакатов, проверка отсутствия напряжения.
 2. Снятие потолочной панели подвешенного потолка.
 3. Снятие светильника, отключение проводов от клеммной колодки, зачистка проводов.
 4. Распаковка нового светильника.
 5. Подключение проводов к клеммной колодке, установка нового светильника, фиксация пружинными монтажными клипсами.
 6. Установка потолочной панели подвешенного потолка.
 7. Снятие предупредительных плакатов, включение электропитания.
 8. Проверка работоспособности светильника.
 9. Запись в журнале о выполнении работ.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч.		
					оплата труда машин- нистов		
							масса, т объем, м3
20-3102-9-1/1	Замена светильника светодиодного типа Down light unique dl / светильник встраиваемый, мощность 16 Вт, IP20, размеры 190x98 мм	3573,77	247,88	-	-	3325,89	0,42

Таблица 20-3102-10. Замена датчика движения инфракрасного, встраиваемого в подвесной потолок

- Состав работ:**
1. Отключение электропитания, вывешивание предупредительных плакатов, проверка отсутствия напряжения.
 2. Снятие датчика, отключение проводов, зачистка проводов.
 3. Распаковка нового датчика, проверка на отсутствие повреждений.
 4. Подключение проводов к винтовым контактам нового датчика.
 5. Установка датчика, фиксация пружинными монтажными клипсами.
 6. Снятие предупредительных плакатов, включение электропитания.
 7. Тестирование, настройка параметров датчика.
 8. Запись в журнале о выполнении работ.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		
20-3102-10-1/1	Замена датчика движения инфракрасного, встраиваемого в подвесной потолок, для управления освещением / датчик инфракрасный встраиваемый /	990,33	283,28	-	-	707,05	0,48

Таблица 20-3102-11. Замена лампы ультрафиолетового излучения облучателя типа ОБН-150

- Состав работ:**
1. Снятие защитного экрана облучателя (1).
 2. Снятие лампы и ее упаковка для последующей утилизации.
 3. Распаковка и установка новой лампы.
 4. Установка защитного экрана облучателя (1).
 5. Проверка работоспособности (1).
 6. Запись в журнале о выполнении работ (1).

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		масса, т объем, м3
20-3102-11-1/1	Замена лампы ультрафиолетового излучения облучателя типа ОБН-150 / лампа ультрафиолетового излучения /	1220,51	259,68	-	-	960,83	0,44
20-3102-11-2/1	Замена лампы ультрафиолетового излучения облучателя типа ОБН-150, добавлять на замену второй лампы к поз. 20-3102-11-1	1067,06	106,23	-	-	960,83	0,18

Таблица 20-3102-12. Замена потолочного датчика движения инфракрасного для управления освещением

- Состав работ:**
1. Отключение электропитания, вывешивание предупредительных плакатов, проверка отсутствия напряжения.
 2. Снятие датчика с отвинчиванием винтов, отключение и зачистка сетевых проводов.
 3. Распаковка, проверка на отсутствие повреждений, зачистка проводов датчика.
 4. Подключение проводов, установка датчика с завинчиванием винтов.
 5. Снятие предупредительных плакатов, включение электропитания.
 6. Тестирование, настройка параметров датчика.
 7. Запись в журнале о выполнении работ.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
20-3102-12-1/1	Замена потолочного датчика движения инфракрасного для управления освещением / датчик движения инфракрасный потолочный	1283,30	318,70	-	-	964,60	0,54

Таблица 20-3102-13. Замена панели светодиодной (светильника) даунлайт с драйвером, встраиваемой в подвесной потолок, размер до 225 x 25 мм

Состав работ:

1. Отключение электропитания, вывешивание предупредительных плакатов, проверка отсутствия напряжения.
2. Снятие панели светодиодной (светильника) и драйвера, отключение, зачистка сетевых проводов.
3. Распаковка, проверка на отсутствие повреждений панели светодиодной (светильника) и драйвера, зачистка проводов.
4. Подключение драйвера к светильнику.
5. Подключение проводов, установка панели светодиодной (светильника) и драйвера. Проверка надежной фиксации пружинными монтажными клипсами.
6. Снятие предупредительных плакатов, включение электропитания.
7. Проверка работоспособности.
8. Запись в журнале о выполнении работ.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
20-3102-13-1/1	Замена панели светодиодной (светильника) даунлайт с драйвером, встраиваемой в подвесной потолок, размер до 225 x 25 мм, степень защиты IP20	291,59	224,27	-	-	67,32	0,38

Раздел 3. Устройство

Таблица 20-3103-1. Установка выключателей, переключателей и штепсельных розеток

Состав работ:

Измеритель: 100 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
20-3103-1-1/1	Установка выключателя одноклавишного неутопленного типа при открытой проводке	26218,35	26184,06	34,29	0,41	-	39,22
20-3103-1-2/1	Установка выключателя одноклавишного утопленного типа при скрытой проводке	23032,89	23032,89	-	-	-	34,5
20-3103-1-3/1	Установка выключателя полугерметического и герметического	56068,41	53743,41	2325,00	11,70	-	80,5
20-3103-1-4/1	Установка выключателя двухклавишного неутопленного типа при открытой проводке	29289,40	29255,11	34,29	0,41	-	43,82
20-3103-1-5/1	Установка выключателя двухклавишного утопленного типа при скрытой проводке	23119,68	23119,68	-	-	-	34,63
20-3103-1-6/1	Установка переключателя неутопленного типа при открытой проводке	26138,23	26103,94	34,29	0,41	-	39,1
20-3103-1-7/1	Установка переключателя утопленного типа при скрытой проводке	23166,41	23166,41	-	-	-	34,7
20-3103-1-8/1	Установка розетки штепсельной неутопленного типа при открытой проводке	28615,10	28580,81	34,29	0,41	-	42,81
20-3103-1-9/1	Установка розетки штепсельной утопленного типа при скрытой проводке	26871,71	26871,71	-	-	-	40,25
20-3103-1-10/1	Установка розетки штепсельной полугерметической и герметической	56068,41	53743,41	2325,00	11,70	-	80,5
20-3103-1-11/1	Установка розетки штепсельной трехполюсной	51727,20	51727,20	-	-	-	77,48
20-3103-1-12/1	Установка блоков с тремя выключателями и одной штепсельной розеткой утопленного типа при скрытой проводке	48916,52	48916,52	-	-	-	73,27

Таблица 20-3103-2. Установка патрона

Состав работ:

Измеритель: 100 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
20-3103-2-1/1	Установка патрона стенного или потолочного	38405,86	38354,77	51,09	0,62	-	57,45
20-3103-2-2/1	Установка патрона подвесного	38325,28	38288,01	37,27	0,45	-	57,35

Таблица 20-3103-3. Установка светильников для ламп накаливания

Состав работ:

Измеритель: 100 шт. (1-10, 17-19), шт.(11-16)

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		
20-3103-3-1/1	Установка светильников для ламп накаливания с подвеской на крюк для помещений с нормальными условиями среды	32453,01	32453,01	-	-	-	48,61
20-3103-3-2/1	Установка светильников для ламп накаливания с подвеской на крюк для помещений с повышенной влажностью и пыльностью	42133,50	42133,50	-	-	-	63,11
20-3103-3-3/1	Установка светильников для ламп накаливания с подвеской на крюк для помещений с тяжелыми условиями среды	60706,69	60706,69	-	-	-	90,93
20-3103-3-4/1	Установка светильников для ламп накаливания с навинчиванием на трубу для взрывоопасных помещений	68517,84	68517,84	-	-	-	102,63
20-3103-3-5/1	Установка светильников для ламп накаливания потолочных или настенных уплотненных с креплением винтами или болтами для помещений с тяжелыми условиями среды	62499,55	62362,38	137,17	1,66	-	93,41
20-3103-3-6/1	Установка светильников одноламповых для ламп накаливания, потолочных или настенных с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды	59101,37	58964,20	137,17	1,66	-	88,32
20-3103-3-7/1	Установка светильников двухламповых для ламп накаливания, потолочных или настенных с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды	65323,59	65186,42	137,17	1,66	-	97,64
20-3103-3-8/1	Установка светильников для ламп накаливания с подвеской к смонтированной тросовой проводке	29395,31	29395,31	-	-	-	44,03
20-3103-3-9/1	Установка светильников для ламп накаливания местного освещения	56564,41	56427,24	137,17	1,66	-	84,52
20-3103-3-10/1	Установка светильников для ламп накаливания, световые настенные указатели	65143,33	65006,16	137,17	1,66	-	97,37
20-3103-3-11/1	Установка светильников для ламп накаливания, люстр и подвесов с количеством ламп до 5	823,80	814,50	9,30	0,05	-	1,22
20-3103-3-12/1	Установка светильников для ламп накаливания, люстр и подвесов с количеством ламп до 12	1578,21	1568,91	9,30	0,05	-	2,35
20-3103-3-13/1	Установка светильников для ламп накаливания, люстр и подвесов с количеством ламп до 30	3307,34	3298,04	9,30	0,05	-	4,94
20-3103-3-14/1	Установка светильников для ламп накаливания, люстр и подвесов с количеством ламп до 50	6198,14	6188,84	9,30	0,05	-	9,27
20-3103-3-15/1	Установка светильников для ламп накаливания, люстр и подвесов с количеством ламп до 75	10143,77	10134,47	9,30	0,05	-	15,18
20-3103-3-16/1	Установка светильников для ламп накаливания, люстр и подвесов с количеством ламп до 100	16499,51	16490,21	9,30	0,05	-	24,7
20-3103-3-17/1	Установка кронштейнов со светильниками по стенам и потолкам	79748,15	76609,40	3138,75	15,79	-	114,75
20-3103-3-18/1	Установка кронштейнов со светильниками по колоннам, фермам, балкам, на мостиках	107486,82	107486,82	-	-	-	161
20-3103-3-19/1	Установка светильников в подвесных потолках	41719,57	41719,57	-	-	-	62,49

Таблица 20-3103-4. Установка светильников с люминесцентными лампами

Состав работ:

Измеритель: 100 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
20-3103-4-1/1	Установка светильников с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемых на штырях с количеством ламп в светильнике - 1	97505,90	97505,90	-	-	-	146,05
20-3103-4-2/1	Установка светильников с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемых на штырях с количеством ламп в светильнике 2	101344,72	101344,72	-	-	-	151,8
20-3103-4-3/1	Установка светильников с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемых на штырях с количеством ламп в светильнике до 4	131133,92	131133,92	-	-	-	196,42
20-3103-4-4/1	Установка светильников с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемых на штырях с количеством ламп в светильнике до 6	184109,57	184109,57	-	-	-	275,77
20-3103-4-5/1	Установка светильников с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемых на штырях с количеством ламп в светильнике до 10	263956,92	263956,92	-	-	-	395,37
20-3103-4-6/1	Установка светильников с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемых на подвесах (штангах) с количеством ламп в светильнике - 1	76008,54	76008,54	-	-	-	113,85
20-3103-4-7/1	Установка светильников с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемых на подвесах (штангах) с количеством ламп в светильнике 2	100576,95	100576,95	-	-	-	150,65
20-3103-4-8/1	Установка светильников с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемых на подвесах (штангах) с количеством ламп в светильнике до 4	141114,84	141114,84	-	-	-	211,37
20-3103-4-9/1	Установка светильников с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемых на кронштейнах	119003,26	119003,26	-	-	-	178,25
20-3103-4-10/1	Установка светильников с люминесцентными лампами в подвесных потолках, устанавливаемых на подвесках, с количеством ламп в светильнике до 2	215400,04	180925,02	79,19	0,30	34395,83	271
20-3103-4-11/1	Установка светильников с люминесцентными лампами в подвесных потолках, устанавливаемых на подвесках, с количеством ламп в светильнике до 4	248569,51	211635,54	79,19	0,30	36854,78	317
20-3103-4-12/1	Установка светильников с люминесцентными лампами в подвесных потолках, устанавливаемых на подвесках, с количеством ламп в светильнике до 6	301311,49	264377,52	79,19	0,30	36854,78	396
20-3103-4-13/1	Установка светильников с люминесцентными лампами в подвесных потолках, устанавливаемых на профиле, с количеством ламп до 2	165480,77	147544,02	73,27	0,23	17863,48	221
20-3103-4-14/1	Установка светильников с люминесцентными лампами в подвесных потолках, устанавливаемых на профиле, с количеством ламп до 4	196191,29	178254,54	73,27	0,23	17863,48	267
20-3103-4-15/1	Установка светильников с люминесцентными лампами в подвесных потолках, устанавливаемых на профиле, с количеством ламп до 6	248933,27	230996,52	73,27	0,23	17863,48	346
20-3103-4-16/1	Установка светильников с люминесцентными лампами в подвесных потолках, устанавливаемых на закладных деталях, с количеством ламп до 2	83809,61	79446,78	-	-	4362,83	119
20-3103-4-17/1	Установка светильников с люминесцентными лампами в подвесных потолках, устанавливаемых на закладных деталях, с количеством ламп до 4	113880,95	109483,00	-	-	4397,95	163,99
20-3103-4-18/1	Установка светильников с люминесцентными лампами в подвесных потолках, устанавливаемых на закладных деталях, с количеством ламп до 6	167297,23	162899,28	-	-	4397,95	244

Таблица 20-3103-5. Установка светильников с ртутными лампами

Состав работ:

Измеритель: 100 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
20-3103-5-1/1	Установка светильников с ртутными лампами на кронштейнах, на мостиках, включая установку ПРА	191860,64	191860,64	-	-	-	287,38
20-3103-5-2/1	Установка светильников с ртутными лампами на кронштейнах, на стенах, колоннах и фермах, включая установку ПРА	211208,26	211208,26	-	-	-	316,36
20-3103-5-3/1	Установка светильников с ртутными лампами на трубчатых подвесах, включая установку ПРА, длина подвеса до 2500 мм	178040,90	178040,90	-	-	-	266,68

Таблица 20-3103-6. Установка прожектора

Состав работ:

Измеритель: 100 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
20-3103-6-1/1	Установка прожектора отдельно на стальной конструкции, на земле с лампой, мощностью 500 Вт	131064,31	124377,61	6686,70	33,65	-	186,3
20-3103-6-2/1	Установка прожектора отдельно на стальной конструкции, на земле с лампой, мощностью 1000 Вт	147187,33	140500,63	6686,70	33,65	-	210,45
20-3103-6-3/1	Установка прожектора отдельно на стальной конструкции на крыше здания с лампой, мощностью 500 Вт	412511,41	237238,77	175272,64	107710,21	-	355,35
20-3103-6-4/1	Установка прожектора отдельно на стальной конструкции на крыше здания с лампой, мощностью 1000 Вт	486152,27	277162,44	208989,83	129245,52	-	415,15
20-3103-6-5/1	Установка прожектора на кронштейне на опоре отдельно, с лампой мощностью 500 Вт	544276,07	228793,37	315482,70	158801,15	-	342,7
20-3103-6-6/1	Установка прожектора на кронштейне на опоре отдельно, с лампой мощностью 1000 Вт	649300,01	269484,81	379815,20	191877,71	-	403,65
20-3103-6-7/1	Установка прожектора на стальной мачте отдельно, с лампой мощностью 500 Вт	607443,99	253361,79	354082,20	178647,09	-	379,5
20-3103-6-8/1	Установка прожектора на стальной мачте отдельно, с лампой мощностью 1000 Вт	515762,17	293285,47	222476,70	137859,65	-	439,3
20-3103-6-9/1	Установка прожекторов на стальной конструкции на крыше здания блоками, с количеством прожекторов в блоке - 2, с лампами мощностью до 1000 Вт	556361,37	363151,90	193209,47	119334,50	-	543,95
20-3103-6-10/1	Установка прожекторов на стальной конструкции на крыше здания блоками, с количеством прожекторов в блоке - 3, с лампами мощностью до 1000 Вт	674822,83	441463,72	233359,11	140909,02	-	661,25
20-3103-6-11/1	Установка прожекторов на стальной конструкции на крыше здания блоками, с количеством прожекторов в блоке - 4, с лампами мощностью до 1000 Вт	802196,30	535130,81	267065,49	162437,44	-	801,55
20-3103-6-12/1	Установка прожекторов на стальной мачте блоками, с количеством прожекторов в блоке - 2, с лампами мощностью до 1000 Вт	878519,75	419198,60	459321,15	229621,27	-	627,9
20-3103-6-13/1	Установка прожекторов на стальной мачте блоками, с количеством прожекторов в блоке - 3, с лампами мощностью до 1000 Вт	1000619,94	489832,79	510787,15	256082,52	-	733,7
20-3103-6-14/1	Установка прожекторов на стальной мачте блоками, с количеством прожекторов в блоке - 4, с лампами мощностью до 1000 Вт	1096219,38	559699,23	536520,15	269313,15	-	838,35

Таблица 20-3103-7. Установка комплектных осветительных устройств с щелевыми световодами

Состав работ:

Измеритель: компл.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
20-3103-7-1/1	Установка комплектных осветительных устройств с щелевыми световодами, устройства (КОУ)	8414,90	6676,20	1738,70	1265,25	-	10

Таблица 20-3103-8. Установка универсальных сборных электромонтажных конструкций (УСЭК) для светильников

Состав работ:

Измеритель: т

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
20-3103-8-1/1	Установка универсальных сборных электромонтажных конструкций (УСЭК) для светильников на потолке	126680,90	126680,90	-	-	-	189,75
20-3103-8-2/1	Установка универсальных сборных электромонтажных конструкций (УСЭК) для светильников на стене или колонне	95970,38	95970,38	-	-	-	143,75

Таблица 20-3103-11. Установка люминесцентных светильников блоками на коробах в зданиях

Состав работ:

Измеритель: 100 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
20-3103-11-1/1	Установка светильников для люминесцентных ламп блоками на коробах в зданиях, на подвесках, с количеством светильников в ряду - 1	109534,74	109534,74	-	-	-	193,2
20-3103-11-2/1	Установка светильников для люминесцентных ламп блоками на коробах в зданиях, на подвесках, с количеством светильников в ряду - 2	95190,91	95190,91	-	-	-	167,9
20-3103-11-3/1	Установка светильников для люминесцентных ламп блоками на коробах в зданиях, на скобах, с количеством светильников в ряду - 1	97798,88	97798,88	-	-	-	172,5
20-3103-11-4/1	Установка светильников для люминесцентных ламп блоками на коробах в зданиях, на скобах, с количеством светильников в ряду - 2	89322,97	89322,97	-	-	-	157,55

Таблица 20-3103-12. Юстировка осветительных приборов

Состав работ:

1. Доставка работников к месту производства работ и обратно, выставление (снятие) ограждений и дорожных знаков, согласованных с ГИБДД.
2. Ослабление крепления осветительного прибора, его нацеливание и фиксация в горизонтальной и вертикальной плоскостях, установка решетки, жалюзи, экрана, светофильтра (при необходимости), затяжка креплений (1), то же с передвижных подмостей (2), то же с люльки подъемника (3-5), то же с кровли и балконов здания с предварительным закреплением средств защиты и страховки (6).

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
20-3103-12-1/1	Юстировка осветительных приборов, расположенных на высоте до 1,8 м (на один осветительный прибор)	1395,24	1243,62	151,62	91,37	-	2,18
20-3103-12-2/1	Юстировка осветительных приборов, расположенных на высоте от 1,8 до 5 м (на один осветительный прибор)	2217,44	1969,34	248,10	149,52	-	3,45
20-3103-12-3/1	Юстировка осветительных приборов, расположенных на высоте от 5 до 15 м (на один осветительный прибор)	1692,64	1513,46	179,18	107,99	-	2,65

20-3103-12-4/1	Юстировка осветительных приборов, расположенных на высоте от 15 до 30 м (на один осветительный прибор)	6890,77	2563,38	4327,39	1915,49	-	4,49
20-3103-12-5/1	Юстировка осветительных приборов, расположенных на высоте ниже "0" отметки от поверхности сооружения (на один осветительный прибор)	7856,09	2888,76	4967,33	2071,15	-	5,06
20-3103-12-6/1	Юстировка осветительных приборов, выполняемая с кровли, балконов зданий (на один осветительный прибор)	3163,67	2819,09	344,58	207,66	-	4,94

Таблица 20-3103-13. Измерение светотехнических параметров установки архитектурно-художественного освещения

Состав работ: 1. Доставка работников к месту производства работ и обратно, выставление (снятие) ограждений и дорожных знаков, согласованных с ГИБДД.
2. Выполнение измерений светотехнических параметров установки (1), то же с передвижных подмостей (2), то же с люльки подъемника (3-5), то же с кровли и балконов здания с предварительным закреплением средств защиты и страховки (6).

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
20-3103-13-1/1	Измерение светотехнических параметров установок архитектурно-художественного освещения, расположенных на высоте до 1,8 м (на одну контрольную точку измерения)	265,62	224,27	41,35	24,92	-	0,38
20-3103-13-2/1	Измерение светотехнических параметров установок архитектурно-художественного освещения, расположенных на высоте от 1,8 до 5 м (на одну контрольную точку измерения)	458,44	389,52	68,92	41,53	-	0,66
20-3103-13-3/1	Измерение светотехнических параметров установок архитектурно-художественного освещения, расположенных на высоте от 5 до 15 м (на одну контрольную точку измерения)	735,86	625,59	110,27	66,45	-	1,06
20-3103-13-4/1	Измерение светотехнических параметров установок архитектурно-художественного освещения, расположенных на высоте от 15 до 30 м (на одну контрольную точку измерения)	4699,94	1357,42	3342,52	1480,11	-	2,3
20-3103-13-5/1	Измерение светотехнических параметров установок архитектурно-художественного освещения, расположенных на высоте ниже "0" отметки от поверхности сооружения (на одну контрольную точку измерения)	3811,30	1085,94	2725,36	1135,62	-	1,84
20-3103-13-6/1	Измерение светотехнических параметров установок архитектурно-художественного освещения, расположенных на кровле, балконах зданий (на одну контрольную точку измерения)	834,32	613,79	220,53	132,91	-	1,04

Таблица 20-3103-14. Устройство подсветки из ламп люминесцентных

Состав работ:

Измеритель: 100 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
20-3103-14-1/1	Устройство подсветки из ламп люминесцентных	55940,97	42222,14	-	-	13718,83	79,35

Таблица 20-3103-15. Устройство монтажного кабель-канала по фасаду здания

Состав работ:

Измеритель: м

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
20-3103-15-1/1	Устройство монтажного кабель-канала по фасаду здания с уровня земли	508,06	507,56	0,50	-	-	0,86

20-3103-15-2/1	Устройство монтажного кабель-канала по фасаду здания при доступе с кровли с использованием альпинистского снаряжения	2402,61	2402,11	0,50	-	-	4,2
20-3103-15-3/1	Устройство монтажного кабель-канала по фасаду с автоподъемника	2381,33	858,56	1522,77	544,44	-	1,5

Таблица 20-3103-16. Установка линейного светодиодного осветительного прибора

Состав работ:

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
20-3103-16-1/1	Установка линейного светодиодного осветительного прибора с дистанционным управлением с уровня земли	13054,75	11001,05	2053,70	1237,68	-	18,64
20-3103-16-2/1	Установка линейного светодиодного осветительного прибора при доступе с кровли с использованием альпинистского снаряжения	28173,02	26119,32	2053,70	1237,68	-	45,76
20-3103-16-3/1	Установка линейного светодиодного осветительного прибора с автоподъемника	33822,91	17528,05	16294,86	6331,15	-	30,71

Таблица 20-3103-17. Установка светодиодного прожектора

Состав работ:

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
20-3103-17-1/1	Установка светодиодного прожектора с уровня земли при массе прожектора до 10 кг	13054,75	11001,05	2053,70	1237,68	-	18,64
20-3103-17-2/1	Установка светодиодного прожектора с уровня земли при массе прожектора от 11 до 49 кг	19314,24	17260,54	2053,70	1237,68	-	30,24
20-3103-17-3/1	Установка светодиодного прожектора с уровня земли при массе прожектора свыше 50 кг	25063,73	18785,79	6277,94	2268,88	-	32,91
20-3103-17-4/1	Установка светодиодного прожектора при доступе с кровли с использованием альпинистского снаряжения при массе прожектора до 10 кг	28173,02	26119,32	2053,70	1237,68	-	45,76
20-3103-17-5/1	Установка светодиодного прожектора при доступе с кровли с использованием альпинистского снаряжения при массе прожектора от 11 до 49 кг	31792,13	29738,43	2053,70	1237,68	-	52,4
20-3103-17-6/1	Установка светодиодного прожектора при доступе с кровли с использованием альпинистского снаряжения при массе прожектора свыше 50 кг	37915,12	31505,46	6409,66	2269,25	-	55,52
20-3103-17-7/1	Установка светодиодного прожектора с автоподъемника при массе прожектора до 10 кг	33822,91	17528,05	16294,86	6331,15	-	30,71
20-3103-17-8/1	Установка светодиодного прожектора с автоподъемника при массе прожектора от 11 до 49 кг	37165,46	19077,77	18087,69	6972,37	-	33,45
20-3103-17-9/1	Установка светодиодного прожектора с автоподъемника при массе прожектора свыше 50 кг	46251,96	22350,16	23901,80	8572,20	-	39,41

Таблица 20-3103-18. Установка сплиттера

Состав работ:

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
20-3103-18-1/1	Установка сплиттера с уровня земли	5162,93	5160,23	2,70	0,02	-	7,96
20-3103-18-2/1	Установка сплиттера при доступе с кровли с использованием альпинистского снаряжения	12645,34	12642,64	2,70	0,02	-	20,83

20-3103-18-3/1	Установка сплиттера при доступе с автоподъемника	12544,61	6723,67	5820,94	2080,97	-	10,8
----------------	--	----------	---------	---------	---------	---	------

Таблица 20-3103-19. Установка терминатора

Состав работ:

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
							масса, т объем, м3
20-3103-19-1/1	Установка терминатора с уровня земли	3040,39	3040,39	-	-	-	4,69
20-3103-19-2/1	Установка терминатора при доступе с кровли с использованием альпинистского снаряжения	10629,68	10629,68	-	-	-	17,56
20-3103-19-3/1	Установка терминатора с автоподъемника	8910,58	4716,03	4194,55	1500,21	-	7,54

Таблица 20-3103-20. Установка осветительных светодиодных комплексов

Состав работ:

Измеритель: комплекс

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
							масса, т объем, м3
20-3103-20-1/1	Установка осветительных светодиодных комплексов при высоте опоры до 8 м	30254,19	28121,00	2053,70	1237,68	79,49	48,38
20-3103-20-2/1	Установка осветительных светодиодных комплексов при высоте опоры свыше 8 м	30648,06	28514,87	2053,70	1237,68	79,49	49,07

Таблица 20-3103-21. Прокладка кабеля в монтажном кабель-канале по фасаду здания

Состав работ:

Измеритель: 100 м(1), м (2,3)

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
20-3103-21-1/1	Прокладка кабеля в монтажном кабель-канале по фасаду здания при доступе с автоподъемника	37186,29	11816,04	25370,25	9073,88	-	20,7
20-3103-21-2/1	Прокладка кабеля в монтажном кабель-канале по фасаду здания с уровня земли	82,63	82,63	-	-	-	0,14
20-3103-21-3/1	Прокладка кабеля в монтажном кабель-канале по фасаду здания при доступе с кровли с использованием альпинистского снаряжения	1505,81	1505,81	-	-	-	2,64

Таблица 20-3103-22. Установка светильника светодиодного линейного с креплением на монтажные скобы, со встроенным драйвером, длиной до 1500 мм

Состав работ:

1. Распаковка. Проверка на отсутствие деформаций светильника и монтажных скоб.
2. Разметка мест крепления монтажных скоб. Сверление отверстий.
3. Установка монтажных скоб с закреплением винтами.
4. Установка светильника в монтажные скобы.
5. Зачистка, присоединение проводов светильника к электросети. Проверка надежности соединений.
6. Проверка работоспособности светильника.
7. Запись в журнале о выполнении работ.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
20-3103-22-1/1	Установка светильника светодиодного линейного с креплением на монтажные скобы, со встроенным драйвером, длиной до 1500 мм, на бетонный (железобетонный) потолок / светильник размером 1200x75x25 мм в комплекте с монтажными скобами /	1398,90	401,32	2,10	0,01	995,48	0,68
20-3103-22-2/1	Установка светильника светодиодного линейного с креплением на монтажные скобы, со встроенным драйвером, длиной до 1500 мм, на	1315,02	318,70	0,84	0,01	995,48	0,54

	подвесной потолок из гипсокартонных листов / светильник размером 1200x75x25 мм в комплекте с монтажными скобами /						
20-3103-22-3/1	Установка светильника светодиодного линейного с креплением на монтажные скобы, со встроенным драйвером, длиной до 1500 мм, на бетонную (железобетонную) стену /светильник размером 1200x75x25 мм в комплекте с монтажными скобами /	1339,32	342,31	1,53	0,01	995,48	0,58
20-3103-22-4/1	Установка светильника светодиодного линейного с креплением на монтажные скобы, со встроенным драйвером, длиной до 1500 мм, на стену, облицованную гипсокартонными листами / светильник размером 1200x75x25 мм в комплекте с монтажными скобами /	1267,55	271,48	0,59	-	995,48	0,46

Таблица 20-3103-23. Установка светильника светодиодного (панели) 595x595 мм в подвесном потолке

Состав работ:

1. Распаковка. Проверка на отсутствие деформаций светильника (панели).
2. Зачистка, присоединение проводов светильника (панели) к электросети. Проверка надежности соединений.
3. Установка светильника (панели) на профили подвесного потолка.
4. Проверка работоспособности светильника (панели).
5. Запись в журнале о выполнении работ.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		масса, т объем, м3
20-3103-23-1/1	Установка светильника светодиодного (панели) 595х595 мм в подвесном потолке, устанавливаемого на профиле, со встроенным драйвером / светильник (панель) 595х595х19 мм, 27 Вт, 3000 Лм, 4000 К, IP40 /	2802,15	330,51	-	-	2471,64	0,56

Таблица 20-3103-24. Установка светильника светодиодного накладного с креплением винтами, со встроенным драйвером, размером до 1250 x 120 мм

Состав работ:

1. Распаковка. Проверка на отсутствие деформаций светильника.
2. Снятие боковых крышек и рассеивателя.
3. Разметка мест крепления. Сверление отверстий.
4. Ввод в корпус светильника проводов электросети, зачистка, подключение в клеммной колодке винтовыми зажимами. Проверка надежности соединений.
5. Установка корпуса светильника с закреплением винтами.
6. Установка рассеивателя и боковых крышек.
7. Проверка работоспособности светильника.
8. Запись в журнале о выполнении работ.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		масса, т объем, м3
20-3103-24-1/1	Установка светильника светодиодного накладного с креплением винтами, со встроенным драйвером, размером до 1250 x 120 мм, на бетонный (железобетонный) потолок / светильник накладной размером 1237 x 120 мм, IP20	3168,38	519,36	2,10	0,01	2646,92	0,88
20-3103-24-2/1	Установка светильника светодиодного накладного с креплением винтами, со встроенным драйвером, размером до 1250 x 120 мм, на подвесной потолок из гипсокартонных листов / светильник накладной размером 1237 x 120 мм, IP20	3061,25	413,12	0,84	0,01	2647,29	0,7

Таблица 20-3103-25. Установка светильника светодиодного в подвесном потолке, устанавливаемого на подвесах

Состав работ:

1. Распаковка. Проверка на отсутствие деформаций светильника, подвесов.
2. Разметка мест установки подвесов. Сверление отверстий.
3. Сборка, установка подвесов.
4. Установка светильника на подвесы, выверка.
5. Установка страховочного троса.
6. Зачистка, присоединение проводов светильника к электросети. Проверка надежности соединений.
7. Проверка работоспособности светильника.
8. Запись в журнале о выполнении работ.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
20-3103-25-1/1	Установка светильника светодиодного в подвесном потолке, устанавливаемого на подвесах	813,14	649,21	2,46	0,01	161,47	1,1

Раздел 4. Демонтаж

Таблица 20-3104-1. Демонтаж осветительных приборов

Состав работ: 1. Демонтаж приборов, аппаратов.

Измеритель: 100 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
20-3104-1-1/1	Демонтаж осветительных приборов - патроны, подвесы	1779,19	1779,19	-	-	-	3,74
20-3104-1-2/1	Демонтаж осветительных приборов - светильники с лампами накаливания	3006,55	3006,55	-	-	-	6,32
20-3104-1-3/1	Демонтаж осветительных приборов - бра, плафоны	4274,71	4274,71	-	-	-	10,81
20-3104-1-4/1	Демонтаж осветительных приборов - светильник для люминесцентных ламп	8813,15	8813,15	-	-	-	17,89

Отдел 32. Техническая эксплуатация - распределительные устройства

Раздел 1. Ремонт

Таблица 20-3201-1. Текущий ремонт щита осветительного группового с установочными автоматами

Состав работ:

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
20-3201-1-1/1	Текущий ремонт щита осветительного группового с установочными автоматами, число групп 2	6576,68	6482,70	-	-	93,98	10
20-3201-1-2/1	Текущий ремонт щита осветительного группового с установочными автоматами, число групп 4	9865,42	9724,05	-	-	141,37	15
20-3201-1-3/1	Текущий ремонт щита осветительного группового с установочными автоматами, число групп 6	13153,36	12965,40	-	-	187,96	20
20-3201-1-4/1	Текущий ремонт щита осветительного группового с установочными автоматами, число групп 8	16442,11	16206,75	-	-	235,36	25
20-3201-1-5/1	Текущий ремонт щита осветительного группового с установочными автоматами, число групп 10	19730,04	19448,10	-	-	281,94	30
20-3201-1-6/1	Текущий ремонт щита осветительного группового с установочными автоматами, число групп 12	23018,79	22689,45	-	-	329,34	35
20-3201-1-7/1	Текущий ремонт щита осветительного группового с установочными автоматами, число групп 16	26306,72	25930,80	-	-	375,92	40
20-3201-1-8/1	Текущий ремонт щита осветительного группового с установочными автоматами, число групп 20	29595,47	29172,15	-	-	423,32	45

Таблица 20-3201-2. Текущий ремонт щита осветительного группового с вводным рубильником и предохранителями

Состав работ:

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		

20-3201-2-1/1	Текущий ремонт щита осветительного группового с вводным рубильником и предохранителями, число групп 2	3288,74	3241,35	-	-	47,39	5
20-3201-2-2/1	Текущий ремонт щита осветительного группового с вводным рубильником и предохранителями, число групп 4	6576,68	6482,70	-	-	93,98	10
20-3201-2-3/1	Текущий ремонт щита осветительного группового с вводным рубильником и предохранителями, число групп 6	9865,42	9724,05	-	-	141,37	15
20-3201-2-4/1	Текущий ремонт щита осветительного группового с вводным рубильником и предохранителями, число групп 8	13153,36	12965,40	-	-	187,96	20
20-3201-2-5/1	Текущий ремонт щита осветительного группового с вводным рубильником и предохранителями, число групп 10	16442,11	16206,75	-	-	235,36	25
20-3201-2-6/1	Текущий ремонт щита осветительного группового с вводным рубильником и предохранителями, число групп 12	19730,04	19448,10	-	-	281,94	30
20-3201-2-7/1	Текущий ремонт щита осветительного группового с вводным рубильником и предохранителями, число групп 14	21703,27	21392,91	-	-	310,36	33
20-3201-2-8/1	Текущий ремонт щита осветительного группового с вводным рубильником и предохранителями, число групп 16	24334,30	23985,99	-	-	348,31	37

Раздел 2. Замена

Таблица 20-3202-1. Замена щита осветительного группового с установочными автоматами

Состав работ:

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
20-3202-1-1/1	Замена щита осветительного группового с установочными автоматами, число групп 2	852,98	852,68	-	-	0,30	1,4
20-3202-1-2/1	Замена щита осветительного группового с установочными автоматами, число групп 4	1121,18	1120,88	-	-	0,30	1,76
20-3202-1-3/1	Замена щита осветительного группового с установочными автоматами, число групп 6	1389,39	1389,09	-	-	0,30	2,12
20-3202-1-4/1	Замена щита осветительного группового с установочными автоматами, число групп 8	1657,60	1657,30	-	-	0,30	2,48
20-3202-1-5/1	Замена щита осветительного группового с установочными автоматами, число групп 10	1926,10	1925,51	-	-	0,59	2,84
20-3202-1-6/1	Замена щита осветительного группового с установочными автоматами, число групп 12	2171,95	2171,36	-	-	0,59	3,17
20-3202-1-7/1	Замена щита осветительного группового с установочными автоматами, число групп 16	2797,77	2797,18	-	-	0,59	4,01
20-3202-1-8/1	Замена щита осветительного группового с установочными автоматами, число групп 20	3513,29	3512,40	-	-	0,89	4,97

Таблица 20-3202-2. Замена щита осветительного группового с вводным рубильником и предохранителями

Состав работ:

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
							масса, т объем, м3
20-3202-2-1/1	Замена щита осветительного группового с вводным рубильником и предохранителями, число групп 2	852,98	852,68	-	-	0,30	1,4
20-3202-2-2/1	Замена щита осветительного группового с вводным рубильником и предохранителями, число групп 4	1121,18	1120,88	-	-	0,30	1,76
20-3202-2-3/1	Замена щита осветительного группового с вводным рубильником и предохранителями, число групп 6	1389,39	1389,09	-	-	0,30	2,12

20-3202-2-4/1	Замена щита осветительного группового с вводным рубильником и предохранителями, число групп 8	1657,60	1657,30	-	-	0,30	2,48
20-3202-2-5/1	Замена щита осветительного группового с вводным рубильником и предохранителями, число групп 10	1926,10	1925,51	-	-	0,59	2,84
20-3202-2-6/1	Замена щита осветительного группового с вводным рубильником и предохранителями, число групп 12	2171,95	2171,36	-	-	0,59	3,17
20-3202-2-7/1	Замена щита осветительного группового с вводным рубильником и предохранителями, число групп 14	2797,77	2797,18	-	-	0,59	4,01
20-3202-2-8/1	Замена щита осветительного группового с вводным рубильником и предохранителями, число групп 16	3513,29	3512,40	-	-	0,89	4,97

Раздел 3. Устройство

Таблица 20-3203-1. Установка щитков осветительных

Состав работ:

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
20-3203-1-1/1	Установка щитков осветительных в нише распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг	1536,91	1535,53	1,38	0,01	-	2,3
20-3203-1-2/1	Установка щитков осветительных в нише распорными дюбелями, масса щитка до 15 кг	2492,48	2490,22	2,26	0,02	-	3,73
20-3203-1-3/1	Установка щитков осветительных в нише распорными дюбелями, масса щитка до 25 кг	3194,20	3191,22	2,98	0,03	-	4,78
20-3203-1-4/1	Установка щитков осветительных в нише распорными дюбелями, масса щитка до 50 кг	4190,44	4185,98	4,46	0,04	-	6,27
20-3203-1-5/1	Установка щитков осветительных в нише болтами на конструкции, масса щитка до 6 кг	2324,51	2296,61	27,90	0,14	-	3,44
20-3203-1-6/1	Установка щитков осветительных в нише болтами на конструкции, масса щитка до 15 кг	2978,78	2950,88	27,90	0,14	-	4,42
20-3203-1-7/1	Установка щитков осветительных в нише болтами на конструкции, масса щитка до 25 кг	3659,75	3631,85	27,90	0,14	-	5,44
20-3203-1-8/1	Установка щитков осветительных в нише болтами на конструкции, масса щитка до 50 кг	4614,45	4586,55	27,90	0,14	-	6,87
20-3203-1-9/1	Установка щитков осветительных на стене распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг	2232,88	2229,85	3,03	0,03	-	3,34
20-3203-1-10/1	Установка щитков осветительных на стене распорными дюбелями, масса щитка до 15 кг	2760,69	2757,27	3,42	0,03	-	4,13
20-3203-1-11/1	Установка щитков осветительных на стене распорными дюбелями, масса щитка до 40 кг	3883,94	3878,87	5,07	0,05	-	5,81
20-3203-1-12/1	Установка щитков осветительных на стене болтами на конструкции, масса щитка до 6 кг	2284,46	2256,56	27,90	0,14	-	3,38
20-3203-1-13/1	Установка щитков осветительных на стене болтами на конструкции, масса щитка до 15 кг	2912,02	2884,12	27,90	0,14	-	4,32
20-3203-1-14/1	Установка щитков осветительных на стене болтами на конструкции, масса щитка до 40 кг	3880,07	3852,17	27,90	0,14	-	5,77

Отдел 51. Ремонтно-реставрационные работы. Предметы декоративно-прикладного искусства из цветных металлов и хрустальных подвесок

Раздел 1. Реставрация

Таблица 20-5101-1. Монтаж предметов декоративно-прикладного искусства

Состав работ:

1. Переноска предметов ДПИ на расстояние до 200 м к автомашине, погрузка, разгрузка, перевозка и переноска к месту установки (среднее расстояние 14 км).
2. Осмотр помещения, установка и крепление приспособлений.
3. Установка предмета ДПИ на место с креплением его.
4. Монтаж электропровода (для электроарматуры).
5. Снятие приспособлений и доставка его в цех.

Измеритель: 1 предмет

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
20-5101-1-1/1	Монтаж предметов ДПИ весом до 50 кг без хрупких деталей с наибольшим измерением (высота, ширина) до 1 м	14090,78	14090,78	-	-	-	20,9
20-5101-1-2/1	Монтаж предметов ДПИ весом до 50 кг без хрупких деталей с наибольшим измерением (высота, ширина) более 1 м	15574,02	15574,02	-	-	-	23,1
20-5101-1-3/1	Монтаж предметов ДПИ весом до 50 кг с хрупкими деталями любых размеров	17798,88	17798,88	-	-	-	26,4
20-5101-1-4/1	Монтаж предметов ДПИ весом до 100 кг без хрупких деталей с наибольшим измерением (высота, ширина) до 1 м	31945,06	31945,06	-	-	-	42,9
20-5101-1-5/1	Монтаж предметов ДПИ весом до 100 кг без хрупких деталей с наибольшим измерением (высота, ширина) более 1 м	34402,37	34402,37	-	-	-	46,2
20-5101-1-6/1	Монтаж предметов ДПИ весом до 100 кг с хрупкими деталями любых размеров	44231,62	44231,62	-	-	-	59,4
20-5101-1-7/1	Монтаж предметов ДПИ весом до 300 кг без хрупких деталей любых размеров	51985,71	51913,40	-	-	72,31	77
20-5101-1-8/1	Монтаж предметов ДПИ весом до 300 кг с хрупкими деталями любых размеров	63851,63	63779,32	-	-	72,31	94,6
20-5101-1-9/1	Монтаж предметов ДПИ весом до 500 кг без хрупких деталей любых размеров	125271,97	124592,16	-	-	679,81	184,8
20-5101-1-10/1	Монтаж предметов ДПИ весом до 500 кг с хрупкими деталями любых размеров	166061,07	165381,26	-	-	679,81	245,3

Таблица 20-5101-2. Предварительная сборка на крупные узлы ранее разобранных предметов декоративно-прикладного искусства

Состав работ: 1. Раскладка и подбор деталей.
2. Сборка ранее разобранных предметов ДПИ.
3. Определение и выявление недостающих деталей.

Измеритель: 1 узел

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
20-5101-2-1/1	Предварительная сборка на крупные узлы ранее разобранных предметов ДПИ	492,17	492,17	-	-	-	0,73

Таблица 20-5101-3. Сборка предметов из отдельных деталей

Состав работ: 1. Крепление деталей к каркасу или между собой.

Измеритель: 1 деталь

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		
20-5101-3-1/1	Сборка предметов из отдельных деталей	85,23	85,23	-	-	-	0,11

Таблица 20-5101-13. Монтаж гирлянд и штучных стеклянных или хрустальных изделий на осветительную арматуру

Состав работ: 1. Монтаж гирлянд, штучных изделий или подвесок, в соответствии с проектом.
2. Выравнивание отдельных подвесок.

Измеритель: 10 изделий

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
20-5101-13-1/1	Монтаж гирлянд и штучных стеклянных или хрустальных изделий на осветительную арматуру, монтаж подвесок длиной 150 мм и выше	168,55	168,55	-	-	-	0,25

20-5101-13-2/1	Монтаж гирлянд и штучных стеклянных или хрустальных изделий на осветительную арматуру, монтаж гирлянд длиной до 600 мм	343,84	343,84	-	-	-	0,51
20-5101-13-3/1	Монтаж гирлянд и штучных стеклянных или хрустальных изделий на осветительную арматуру, монтаж гирлянд длиной от 601 до 1200 мм	458,46	458,46	-	-	-	0,68
20-5101-13-4/1	Монтаж гирлянд и штучных стеклянных или хрустальных изделий на осветительную арматуру, монтаж гирлянд длиной свыше 1200 мм	694,43	694,43	-	-	-	1,03
20-5101-13-5/1	Монтаж гирлянд и штучных стеклянных или хрустальных изделий на осветительную арматуру, монтаж штучных стеклянных или хрустальных деталей	943,88	943,88	-	-	-	1,4

Раздел 3. Консервация

Таблица 20-5103-1. Покрытие металлических деталей лаком

Состав работ: 1. Обезжиривание поверхности.
2. Покрытие металлических деталей лаком.

Измеритель: 1 дм2 развернутой поверхности

Измеритель: 1 дм2 развёрнутой поверхности		Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
Шифр	Наименование работ		заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
20-5103-1-1/1	Покрытие металлических деталей лаком	62,93	61,99	-	-	0,94	0,08

Раздел 4. Разборка, расчистка

Таблица 20-5104-1. Демонтаж предметов декоративно-прикладного искусства

Состав работ: 1. Осмотр помещения, установка и крепление приспособлений.
2. Демонтаж электропровода.
3. Спуск предмета ДПИ.
4. Разборка предмета на отдельные узлы с маркировкой.
5. Снятие приспособлений.
6. Погрузка деталей предмета на автомашину, перевозку (в среднем на расстояние 14 км), разгрузка и переноска к месту реставрации на расстояние до 200 м.

Измеритель: 1 предмет

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
20-5104-1-1/1	Демонтаж предметов ДПИ весом до 50 кг без хрупких деталей с наибольшим измерением (высота, ширина) до 1 м	14090,78	14090,78	-	-	-	20,9
20-5104-1-2/1	Демонтаж предметов ДПИ весом до 50 кг без хрупких деталей с наибольшим измерением (высота, ширина) более 1 м	15574,02	15574,02	-	-	-	23,1
20-5104-1-3/1	Демонтаж предметов ДПИ весом до 50 кг с хрупкими деталями любых размеров	17798,88	17798,88	-	-	-	26,4
20-5104-1-4/1	Демонтаж предметов ДПИ весом до 100 кг без хрупких деталей с наибольшим измерением (высота, ширина) до 1 м	31125,95	31125,95	-	-	-	41,8
20-5104-1-5/1	Демонтаж предметов ДПИ весом до 100 кг без хрупких деталей с наибольшим измерением (высота, ширина) более 1 м	33583,26	33583,26	-	-	-	45,1
20-5104-1-6/1	Демонтаж предметов ДПИ весом до 100 кг с хрупкими деталями любых размеров	42593,41	42593,41	-	-	-	57,2
20-5104-1-7/1	Демонтаж предметов ДПИ весом до 300 кг без хрупких деталей любых размеров	50502,47	50430,16	-	-	72,31	74,8
20-5104-1-8/1	Демонтаж предметов ДПИ весом до 300 кг с хрупкими деталями любых размеров	63110,01	63037,70	-	-	72,31	93,5
20-5104-1-9/1	Демонтаж предметов ДПИ весом до 500 кг без хрупких деталей любых размеров	126755,21	126075,40	-	-	679,81	187

20-5104-1-10/1	Демонтаж предметов ДПИ весом до 500 кг с хрупкими деталями любых размеров	163836,21	163156,40	-	-	679,81	242
----------------	---	-----------	-----------	---	---	--------	-----

Таблица 20-5104-2. Разборка предметов ДПИ на отдельные детали

Состав работ: 1. Разборка на отдельные детали.
2. Маркировка деталей.

Измеритель: 1 деталь

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
20-5104-2-1/1	Разборка предметов ДПИ на отдельные детали I категории сложности	73,66	73,66	-	-	-	0,12
20-5104-2-2/1	Разборка предметов ДПИ на отдельные детали II категории сложности	92,07	92,07	-	-	-	0,15
20-5104-2-3/1	Разборка предметов ДПИ на отдельные детали III категории сложности	110,48	110,48	-	-	-	0,18

Таблица 20-5104-3. Демонтаж гирлянд с распилировкой хрустальных изделий

Состав работ: 1. Отсоединение гирлянды от арматуры.
2. Разъединение подвесок, вытяжка проволоки из отверстия.
3. Рассортировка хрустальных подвесок по видам, размерам и степени утрат первоначального вида.

Измеритель: 10 гирлянд

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
20-5104-3-1/1	Демонтаж гирлянд с распилировкой хрустальных изделий при количестве подвесок в гирлянде до 15 шт.	5052,36	5052,36	-	-	-	9,13
20-5104-3-2/1	Демонтаж гирлянд с распилировкой хрустальных изделий при количестве подвесок в гирлянде от 16 до 25 шт.	7304,62	7304,62	-	-	-	13,2
20-5104-3-3/1	Демонтаж гирлянд с распилировкой хрустальных изделий при количестве подвесок в гирлянде от 26 до 35 шт.	9130,77	9130,77	-	-	-	16,5
20-5104-3-4/1	Демонтаж гирлянд с распилировкой хрустальных изделий при количестве подвесок в гирлянде более 35 шт.	11565,64	11565,64	-	-	-	20,9

Таблица 20-5104-4. Очистка хрустальных подвесок от загрязнений

Состав работ: 1. Протирка от пыли и загрязнений.
2. Промывка в теплой мыльной воде, промывка в теплой воде без мыла.
3. Промывка в подсиненной воде.

Измеритель: 10 подвесок

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
20-5104-4-1/1	Очистка хрустальных подвесок №№1-6 от загрязнений	434,69	415,03	-	-	19,66	0,75
20-5104-4-2/1	Очистка хрустальных подвесок №№7-14 от загрязнений	318,70	304,36	-	-	14,34	0,55
20-5104-4-3/1	Очистка хрустальных подвесок №№100-150 от загрязнений	586,53	572,19	-	-	14,34	1,03

Таблица 20-5104-5. Промывка орнаментированного плафона из хрусталя, стекла, фарфора и т.д.

Состав работ: 1. Промывка шара, плафона, стиральным порошком, мылом и проточной водой.

Измеритель: 1 дм2 развернутой поверхности

в том числе, руб.								Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы		
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов			
20-5104-5-1/1	Промывка орнаментированного плафона из хрусталя, стекла, фарфора и т.д.	178,61	177,08	-	-	1,53	0,32	

Таблица 20-5104-6. Промывка деталей поверхностно-активными жидкостями

- Состав работ:
- 1. Приготовление раствора.
 - 2. Замачивание деталей в растворе.
 - 3. Промывка в растворе кистью с зачисткой на каретке (при необходимости).
 - 4. Промывка проточной холодной, а затем горячей водой.
 - 5. Протирка деталей с просушкой на электропечи.
- Измеритель: 1 дм2 развернутой поверхности

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
20-5104-6-1/1	Промывка гладких профилированных деталей поверхностно-активной жидкостью	218,25	216,95	-	-	1,30	0,28
20-5104-6-2/1	Промывка орнаментированных деталей поверхностно-активной жидкостью	396,46	395,16	-	-	1,30	0,51

Раздел 5. Прочие работы

Таблица 20-5105-1. Упаковка деталей ДПИ в ящики

- Состав работ:
- 1. Упаковка деталей в ящик с обертыванием ватой, ветошью, бумагой.
- Измеритель: 1 ящик

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
20-5105-1-1/1	Упаковка деталей ДПИ в ящики	1675,55	1400,05	-	-	275,50	2,53

Таблица 20-5105-3. Шлифовка на мат и глянec поверхности металлических изделий ДПИ

- Состав работ:
- 1. Шлифовка на мат и глянec поверхностей детали вручную.
 - 2. Очистка поверхности от пасты.
- Измеритель: 1 дм2 развернутой поверхности

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
20-5105-3-1/1	Шлифовка на мат и глянec поверхности металлических изделий ДПИ	159,90	147,22	-	-	12,68	0,19

Таблица 20-5105-4. Сверление отверстий электродрелью в металлических деталях

- Состав работ:
- 1. Разметка мест для сверления отверстий.
 - 2. Сверление отверстий электродрелью.
 - 3. Повторная проходка отверстия со сменой сверла (при диаметре отверстия более 10,0 мм).
- Измеритель: 10 отверстий

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
20-5105-4-1/1	Сверление отверстий электродрелью в металлических деталях, диаметр отверстия до 10 мм	202,26	202,26	-	-	-	0,3
20-5105-4-2/1	Сверление отверстий электродрелью в металлических деталях, диаметр отверстия более 10 мм	283,16	283,16	-	-	-	0,42

Таблица 20-5105-5. Нарезка резьбы на болтах, стержнях и в отверстиях металлических деталей

- Состав работ:
- 1. Нарезка резьбы на болтах, стержнях и в отверстиях металлических деталей.
 - 2. Проверка резьбы.
- Измеритель: 10 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
							масса, т объем, м3

20-5105-5-1/1	Нарезка резьбы на болтах, стержнях и в отверстиях металлических деталей	471,94	471,94	-	-	-	0,7
---------------	---	--------	--------	---	---	---	-----

Таблица 20-5105-6. Зарядка предметов осветительной арматуры цветным проводом с припайкой концов с внутренней и наружной проводкой

- Состав работ:**
1. Нарезка провода по длине.
 2. Заправка провода в патрон.
 3. Наружная прокладка с креплением нитками (для наружной проводки) или заправка провода (при внутренней проводке).
 4. Зачистка концов провода.
 5. Покрывание концов оловом.
 6. Соединение провода.
 7. Проверка провода мегомметром.
 8. Пропайка концов провода.
 9. Отметка провода.

Измеритель: 1 светоточка

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
20-5105-6-1/1	Зарядка предметов осветительной арматуры цветным проводом с припайкой концов с внутренней проводкой	877,80	748,36	-	-	129,44	1,11
20-5105-6-2/1	Зарядка предметов осветительной арматуры цветным проводом с припайкой концов с наружной проводкой	1167,71	1038,27	-	-	129,44	1,54

Таблица 20-5105-7. Сверление отверстий в хрустальных деталях на сверлильном станке

- Состав работ:**
1. Промывка подвесок в теплой воде и протирка.
 2. Сверление отверстий с применением скипидара.
 3. Промывка в воде от скипидара и протирка.
 4. Обработка после сверления.
 5. Укладка в ящик.

Измеритель: 10 отверстий

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
							масса, т объем, м3
20-5105-7-1/1	Сверление отверстий в хрустальных деталях на сверлильном станке диаметром 2 мм (по 2 отверстия в каждой подвеске)	422,68	415,03	-	-	7,65	0,75
20-5105-7-2/1	Сверление отверстий в хрустальных деталях на сверлильном станке диаметром 6-8 мм в акантных местах и прочее	666,17	658,52	-	-	7,65	1,19

Ресурсы, учтенные в стоимостных нормативах

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
------	--------------------	-----------------------	----------------------	------------------

Отдел 11. Санитарная эксплуатация

Раздел 1. Уборка

Таблица 20-1101-1. Протирка светового указателя названия улиц, номера дома

20-1101-1-1/1	21.1-24-59	Средство моющее жидкое нейтральное концентрированное для очистки остекленных, пластиковых, металлических, окрашенных поверхностей, концентрация рабочего раствора 0,5% - 5%, pH от 6 до 8, содержание НПАВ <5%, содержание растворителя 5-15%	л	0,05
	21.1-25-13	Вода	м3	0,03
20-1101-1-2/1	21.1-24-59	Средство моющее жидкое нейтральное концентрированное для очистки остекленных, пластиковых, металлических, окрашенных поверхностей, концентрация рабочего раствора 0,5% - 5%, pH от 6 до 8, содержание НПАВ <5%, содержание растворителя 5-15%	л	0,03
	21.1-25-13	Вода	м3	0,02

Отдел 12. Санитарная эксплуатация зданий медицинских организаций

Раздел 1. Уборка

Таблица 20-1201-1. Уборка выключателей одноклавишных, двухклавишных

20-1201-1-1/1	21.1-24-48	Средство жидкое концентрированное бактерицидное для дезинфекции и предстерилизационной очистки с содержанием алкилдиметилбензиламмоний хлорида 4,8%, pH 7	л	0,0015
	21.1-25-13	Вода	м3	0,0003

Таблица 20-1201-2. Уборка блоков розеток штепсельных

20-1201-2-1/1	21.1-24-48	Средство жидкое концентрированное бактерицидное для дезинфекции и предстерилизационной очистки с содержанием алкилдиметилбензиламмоний хлорида 4,8%, pH 7	л	0,0015
	21.1-25-13	Вода	м3	0,0003
20-1201-2-2/1	21.1-24-48	Средство жидкое концентрированное бактерицидное для дезинфекции и предстерилизационной очистки с содержанием алкилдиметилбензиламмоний хлорида 4,8%, pH 7	л	0,0015
	21.1-25-13	Вода	м3	0,0003
20-1201-2-3/1	21.1-24-48	Средство жидкое концентрированное бактерицидное для дезинфекции и предстерилизационной очистки с содержанием алкилдиметилбензиламмоний хлорида 4,8%, pH 7	л	0,0015
	21.1-25-13	Вода	м3	0,0003
20-1201-2-4/1	21.1-24-48	Средство жидкое концентрированное бактерицидное для дезинфекции и предстерилизационной очистки с содержанием алкилдиметилбензиламмоний хлорида 4,8%, pH 7	л	0,0015
	21.1-25-13	Вода	м3	0,0003
20-1201-2-5/1	21.1-24-48	Средство жидкое концентрированное бактерицидное для дезинфекции и предстерилизационной очистки с содержанием алкилдиметилбензиламмоний хлорида 4,8%, pH 7	л	0,0015
	21.1-25-13	Вода	м3	0,0003

Таблица 20-1201-3. Уборка кабельных коробов

20-1201-3-1/1	21.1-24-48	Средство жидкое концентрированное бактерицидное для дезинфекции и предстерилизационной очистки с содержанием алкилдиметилбензиламмоний хлорида 4,8%, pH 7	л	0,0008
	21.1-25-13	Вода	м3	0,0002

Таблица 20-1201-4. Уборка осветительных приборов, светильников светодиодных

20-1201-4-1/1	21.1-24-48	Средство жидкое концентрированное бактерицидное для дезинфекции и предстерилизационной очистки с содержанием алкилдиметилбензиламмоний хлорида 4,8%, pH 7	л	0,0062
	21.1-25-13	Вода	м3	0,001
20-1201-4-2/1	21.1-24-48	Средство жидкое концентрированное бактерицидное для дезинфекции и предстерилизационной очистки с содержанием алкилдиметилбензиламмоний хлорида 4,8%, pH 7	л	0,0012
	21.1-25-13	Вода	м3	0,0002
20-1201-4-3/1	21.1-24-48	Средство жидкое концентрированное бактерицидное для дезинфекции и предстерилизационной очистки с содержанием алкилдиметилбензиламмоний хлорида 4,8%, pH 7	л	0,0015
	21.1-25-13	Вода	м3	0,0003
20-1201-4-4/1	21.1-24-48	Средство жидкое концентрированное бактерицидное для дезинфекции и предстерилизационной очистки с содержанием алкилдиметилбензиламмоний хлорида 4,8%, pH 7	л	0,0012
	21.1-25-13	Вода	м3	0,0002

Отдел 21. Осмотры и диагностика - осветительные сети и приборы

Раздел 1. Осмотр

Таблица 20-2101-4. Осмотр электроосветительной арматуры с одной лампой накаливания

20-2101-4-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,006
---------------	-----------	--------	----	-------

Таблица 20-2101-5. Осмотр электроосветительной арматуры с люминесцентными лампами с числом ламп до двух

20-2101-5-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,014
	21.22-5-2	Аппараты пускорегулирующие, стартер, марка 20-С-127, 80-С-220, для люминесцентных ламп (с керамическим конденсатором)	шт.	10

Таблица 20-2101-6. Осмотр электроосветительной арматуры с люминесцентными лампами с числом ламп четыре и более

20-2101-6-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,018
	21.22-5-2	Аппараты пускорегулирующие, стартер, марка 20-С-127, 80-С-220, для люминесцентных ламп (с керамическим конденсатором)	шт.	10

Таблица 20-2101-7. Осмотр светового указателя названия улиц

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
20-2101-7-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,007
Таблица 20-2101-8. Осмотр светового указателя номера дома				
20-2101-8-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,006
Раздел 3. Техническое обслуживание				
Таблица 20-2103-1. Техническое обслуживание осветительных сетей, проложенных по кирпичным и бетонным основаниям				
20-2103-1-1/1	21.1-20-10	Лента изоляционная хлопчатобумажная	кг	0,06
20-2103-1-2/1	21.1-20-10	Лента изоляционная хлопчатобумажная	кг	0,06
Таблица 20-2103-2. Техническое обслуживание осветительных сетей, при скрытой проводке				
20-2103-2-1/1	21.1-20-10	Лента изоляционная хлопчатобумажная	кг	0,06
20-2103-2-2/1	21.1-20-10	Лента изоляционная хлопчатобумажная	кг	0,06
Таблица 20-2103-3. Техническое обслуживание осветительных сетей, проложенных в стальных трубах				
20-2103-3-1/1	21.1-16-108	Тальк молотый	кг	0,16
	21.1-20-10	Лента изоляционная хлопчатобумажная	кг	0,06
	21.1-16-108	Тальк молотый	кг	0,16
	21.1-20-10	Лента изоляционная хлопчатобумажная	кг	0,06
Таблица 20-2103-4. Техническое обслуживание предохранителя ПКТ-10				
20-2103-4-1/1	21.1-4-34	Растворитель нефтяной, марка Нефрас С-50/170	т	0,00001
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,02
Таблица 20-2103-5. Техническое обслуживание осветительной арматуры с лампами накаливания				
20-2103-5-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,02
Таблица 20-2103-6. Техническое обслуживание осветительной арматуры с лампами				
20-2103-6-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,45
	21.22-5-2	Аппараты пускорегулирующие, стартер, марка 20-С-127, 80-С-220, для люминесцентных ламп (с керамическим конденсатором)	шт.	1
20-2103-6-2/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,05
	21.1-25-137	Лента изоляционная ПВХ, размер 15х0,2 мм	шт.	0,714
20-2103-6-3/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,45
	21.22-5-2	Аппараты пускорегулирующие, стартер, марка 20-С-127, 80-С-220, для люминесцентных ламп (с керамическим конденсатором)	шт.	1
20-2103-6-4/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,05
	21.1-25-137	Лента изоляционная ПВХ, размер 15х0,2 мм	шт.	0,714
Таблица 20-2103-7. Техническое обслуживание электроосветительной арматуры с одной лампой накаливания				
20-2103-7-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,018
	21.1-20-10	Лента изоляционная хлопчатобумажная	кг	0,03
Таблица 20-2103-8. Техническое обслуживание электроосветительной арматуры с люминесцентными лампами с числом ламп до двух				
20-2103-8-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,036
	21.22-5-2	Аппараты пускорегулирующие, стартер, марка 20-С-127, 80-С-220, для люминесцентных ламп (с керамическим конденсатором)	шт.	10
Таблица 20-2103-9. Техническое обслуживание электроосветительной арматуры с люминесцентными лампами с числом ламп четыре и более				
20-2103-9-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,045
	21.22-5-2	Аппараты пускорегулирующие, стартер, марка 20-С-127, 80-С-220, для люминесцентных ламп (с керамическим конденсатором)	шт.	10
Таблица 20-2103-10. Техническое обслуживание светового указателя названия улиц				
20-2103-10-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,022
	21.1-20-10	Лента изоляционная хлопчатобумажная	кг	0,03
Таблица 20-2103-11. Техническое обслуживание светового указателя номера дома				
20-2103-11-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,018
	21.1-20-10	Лента изоляционная хлопчатобумажная	кг	0,03
Таблица 20-2103-12. Техническое обслуживание панели светодиодной 595х595 мм типа Ecola - годовое				
20-2103-12-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,05
20-2103-12-2/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,05
Таблица 20-2103-13. Техническое обслуживание светодиодного светильника аварийного освещения типа «Орбита»				
20-2103-13-2/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,2
Таблица 20-2103-14. Техническое обслуживание светильника светодиодного типа Down light unique dl				
20-2103-14-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,05
Таблица 20-2103-15. Техническое обслуживание светильника светодиодного типа «Титан»				
20-2103-15-1/1	21.1-4-77	Смазка силиконовая, аэрозольная, водостойкая, диапазон температур применения от -50 до +230°С	л	0,01
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,05
	21.1-25-1143	Обезжириватель универсальный на углеводородной основе	л	0,02
20-2103-15-2/1	21.1-4-77	Смазка силиконовая, аэрозольная, водостойкая, диапазон температур применения от -50 до +230°С	л	0,01
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,05
	21.1-25-1143	Обезжириватель универсальный на углеводородной основе	л	0,02

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
------	--------------------	-----------------------	----------------------	------------------

Таблица 20-2103-16. Техническое обслуживание светильника светодиодного 592x592 мм, встраиваемого в подвесной потолок

20-2103-16-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,05
----------------	-----------	--------	----	------

Таблица 20-2103-17. Техническое обслуживание прожектора светодиодного мощностью 100 Вт

20-2103-17-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,03
20-2103-17-2/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,03

Таблица 20-2103-18. Техническое обслуживание панели светодиодной (светильника) типа DL, встраиваемой в подвесной потолок

20-2103-18-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,03
----------------	-----------	--------	----	------

Таблица 20-2103-19. Техническое обслуживание годовое светильника светодиодного потолочного типа Arctic

20-2103-19-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,02
20-2103-19-2/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,04
20-2103-19-3/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,05

Таблица 20-2103-20. Техническое обслуживание датчика движения инфракрасного, встраиваемого в подвесной потолок

20-2103-20-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,04
----------------	-----------	--------	----	------

Таблица 20-2103-21. Техническое обслуживание облучателя типа ОБН-150

20-2103-21-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,05
	21.1-25-1143	Обезжириватель универсальный на углеводородной основе	л	0,03

Таблица 20-2103-22. Техническое обслуживание потолочного датчика движения инфракрасного для управления освещением

20-2103-22-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,04
----------------	-----------	--------	----	------

Таблица 20-2103-23. Техническое обслуживание светильника светодиодного потолочного накладного со встроенным драйвером

20-2103-23-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,05
----------------	-----------	--------	----	------

Таблица 20-2103-24. Техническое обслуживание светильника светодиодного накладного пылевлагозащищенного со встроенным драйвером, крепление рассеивателя фиксирующим кольцом на винтах, диаметр до 175 мм

20-2103-24-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,02
----------------	-----------	--------	----	------

Таблица 20-2103-25. Техническое обслуживание светильника светодиодного линейного накладного с креплением на монтажные скобы, со встроенным драйвером, длиной до 1500 мм

20-2103-25-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,04
----------------	-----------	--------	----	------

Таблица 20-2103-26. Техническое обслуживание светильника прикроватного стационарного с выключателем и розеткой

20-2103-26-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,05
----------------	-----------	--------	----	------

Отдел 22. Осмотры и диагностика - распределительные устройства

Раздел 1. Осмотр

Таблица 20-2201-1. Осмотр щита осветительного группового с установочными автоматами

20-2201-1-1/1	21.1-4-3	Бензин	кг	0,01
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,01
20-2201-1-2/1	21.1-4-3	Бензин	кг	0,01
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,01
20-2201-1-3/1	21.1-4-3	Бензин	кг	0,01
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,01
20-2201-1-4/1	21.1-4-3	Бензин	кг	0,01
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,01
20-2201-1-5/1	21.1-4-3	Бензин	кг	0,01
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,01
20-2201-1-6/1	21.1-4-3	Бензин	кг	0,01
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,01
20-2201-1-7/1	21.1-4-3	Бензин	кг	0,01
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,01
20-2201-1-8/1	21.1-4-3	Бензин	кг	0,01
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,01

Таблица 20-2201-2. Осмотр щита осветительного группового с вводным рубильником и предохранителями

20-2201-2-1/1	21.1-4-3	Бензин	кг	0,01
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,01
20-2201-2-2/1	21.1-4-3	Бензин	кг	0,01
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,01
20-2201-2-3/1	21.1-4-3	Бензин	кг	0,01
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,01
20-2201-2-4/1	21.1-4-3	Бензин	кг	0,01
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,01
20-2201-2-5/1	21.1-4-3	Бензин	кг	0,01
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,01
20-2201-2-6/1	21.1-4-3	Бензин	кг	0,01
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,01
20-2201-2-7/1	21.1-4-3	Бензин	кг	0,01
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,01
20-2201-2-8/1	21.1-4-3	Бензин	кг	0,01
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,01

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
------	-----------------	-----------------------	-------------------	---------------

Раздел 3. Техническое обслуживание

Таблица 20-2203-1. Техническое обслуживание щита осветительного группового с установочными автоматами

20-2203-1-1/1	21.1-4-3	Бензин	кг	0,05
	21.1-6-139	Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталева	кг	0,01
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,02
	21.1-20-10	Лента изоляционная хлопчатобумажная	кг	0,06
20-2203-1-2/1	21.1-4-3	Бензин	кг	0,07
	21.1-6-139	Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталева	кг	0,02
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,03
	21.1-20-10	Лента изоляционная хлопчатобумажная	кг	0,09
20-2203-1-3/1	21.1-4-3	Бензин	кг	0,09
	21.1-6-139	Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталева	кг	0,02
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,04
	21.1-20-10	Лента изоляционная хлопчатобумажная	кг	0,12
20-2203-1-4/1	21.1-4-3	Бензин	кг	0,11
	21.1-6-139	Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталева	кг	0,03
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,05
	21.1-20-10	Лента изоляционная хлопчатобумажная	кг	0,15
20-2203-1-5/1	21.1-4-3	Бензин	кг	0,14
	21.1-6-139	Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталева	кг	0,04
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,05
	21.1-20-10	Лента изоляционная хлопчатобумажная	кг	0,18
20-2203-1-6/1	21.1-4-3	Бензин	кг	0,16
	21.1-6-139	Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталева	кг	0,04
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,06
	21.1-20-10	Лента изоляционная хлопчатобумажная	кг	0,21
20-2203-1-7/1	21.1-4-3	Бензин	кг	0,18
	21.1-6-139	Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталева	кг	0,05
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,07
	21.1-20-10	Лента изоляционная хлопчатобумажная	кг	0,24
20-2203-1-8/1	21.1-4-3	Бензин	кг	0,2
	21.1-6-139	Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталева	кг	0,05
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,08
	21.1-20-10	Лента изоляционная хлопчатобумажная	кг	0,27

Таблица 20-2203-2. Техническое обслуживание щита осветительного группового с вводным рубильником и предохранителями

20-2203-2-1/1	21.1-4-3	Бензин	кг	0,02
	21.1-6-139	Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталева	кг	0,01
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,01
	21.1-20-10	Лента изоляционная хлопчатобумажная	кг	0,03
20-2203-2-2/1	21.1-4-3	Бензин	кг	0,05
	21.1-6-139	Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталева	кг	0,01
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,02
	21.1-20-10	Лента изоляционная хлопчатобумажная	кг	0,06
20-2203-2-3/1	21.1-4-3	Бензин	кг	0,07
	21.1-6-139	Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталева	кг	0,02
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,03
	21.1-20-10	Лента изоляционная хлопчатобумажная	кг	0,09
20-2203-2-4/1	21.1-4-3	Бензин	кг	0,09
	21.1-6-139	Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталева	кг	0,02
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,04
	21.1-20-10	Лента изоляционная хлопчатобумажная	кг	0,12
20-2203-2-5/1	21.1-4-3	Бензин	кг	0,11
	21.1-6-139	Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталева	кг	0,03
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,05
	21.1-20-10	Лента изоляционная хлопчатобумажная	кг	0,15
20-2203-2-6/1	21.1-4-3	Бензин	кг	0,14
	21.1-6-139	Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталева	кг	0,04
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,05
	21.1-20-10	Лента изоляционная хлопчатобумажная	кг	0,18
20-2203-2-7/1	21.1-4-3	Бензин	кг	0,15
	21.1-6-139	Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталева	кг	0,04
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,06
	21.1-20-10	Лента изоляционная хлопчатобумажная	кг	0,2
20-2203-2-8/1	21.1-4-3	Бензин	кг	0,17
	21.1-6-139	Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталева	кг	0,04
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,07
	21.1-20-10	Лента изоляционная хлопчатобумажная	кг	0,22

Отдел 31. Техническая эксплуатация - осветительные сети и приборы

Раздел 1. Ремонт

Таблица 20-3101-1. Текущий ремонт осветительных сетей, проложенных по кирпичным и бетонным основаниям

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
20-3101-1-1/1	21.1-20-10	Лента изоляционная хлопчатобумажная	кг	0,2
20-3101-1-2/1	21.1-20-10	Лента изоляционная хлопчатобумажная	кг	0,2

Таблица 20-3101-2. Текущий ремонт осветительных сетей, при скрытой проводке

20-3101-2-1/1	21.1-20-10	Лента изоляционная хлопчатобумажная	кг	0,2
20-3101-2-2/1	21.1-20-10	Лента изоляционная хлопчатобумажная	кг	0,2

Таблица 20-3101-3. Текущий ремонт осветительных сетей, проложенных в стальных трубах

20-3101-3-1/1	21.1-16-108	Тальк молотый	кг	1,1
	21.1-20-10	Лента изоляционная хлопчатобумажная	кг	0,2
20-3101-3-2/1	21.1-16-108	Тальк молотый	кг	1,1
	21.1-20-10	Лента изоляционная хлопчатобумажная	кг	0,2

Раздел 2. Замена

Таблица 20-3102-1. Замена осветительных сетей, проложенных по кирпичным и бетонным основаниям

20-3102-1-1/1	21.1-20-10	Лента изоляционная хлопчатобумажная	кг	0,2
---------------	------------	-------------------------------------	----	-----

Таблица 20-3102-2. Замена осветительных сетей, при скрытой проводке

20-3102-2-1/1	21.1-20-10	Лента изоляционная хлопчатобумажная	кг	0,2
---------------	------------	-------------------------------------	----	-----

Таблица 20-3102-3. Замена осветительных сетей, проложенных в стальных трубах

20-3102-3-1/1	21.1-16-108	Тальк молотый	кг	1,1
	21.1-20-10	Лента изоляционная хлопчатобумажная	кг	0,2
20-3102-3-2/1	21.1-16-108	Тальк молотый	кг	1,1
	21.1-20-10	Лента изоляционная хлопчатобумажная	кг	0,2

Таблица 20-3102-4. Замена электроосветительной арматуры с одной лампой накаливания

20-3102-4-1/1	21.1-20-10	Лента изоляционная хлопчатобумажная	кг	0,03
---------------	------------	-------------------------------------	----	------

Таблица 20-3102-7. Замена светового указателя названия улиц

20-3102-7-1/1	21.1-20-10	Лента изоляционная хлопчатобумажная	кг	0,03
---------------	------------	-------------------------------------	----	------

Таблица 20-3102-8. Замена светового указателя номера дома

20-3102-8-1/1	21.1-20-10	Лента изоляционная хлопчатобумажная	кг	0,03
---------------	------------	-------------------------------------	----	------

Таблица 20-3102-9. Замена светильника светодиодного типа Down light unique dl

20-3102-9-1/1	21.22-8-38	Светильники светодиодные встраиваемые с матовым рассеивателем и интегрированным драйвером, потребляемая мощность 16 Вт, световой поток 1200 Лм, цветовая температура 4000 К, тип светодиодов SMD, степень защиты IP20, размеры 190x98 мм	шт.	1
---------------	------------	--	-----	---

Таблица 20-3102-10. Замена датчика движения инфракрасного, встраиваемого в подвесной потолок

20-3102-10-1/1	21.14-2-30	Датчики движения инфракрасные, встраиваемые, степень защиты IP20, мощность 1200 Вт, угол охвата 360 градусов, дальность действия 6 метров	шт.	1
----------------	------------	---	-----	---

Таблица 20-3102-11. Замена лампы ультрафиолетового излучения облучателя типа ОБН-150

20-3102-11-1/1	21.22-5-3	Аппараты пускорегулирующие, стартер, тип S10, для люминесцентных ламп	шт.	1
	21.22-6-42	Лампы ультрафиолетового излучения, линейные, трубчатые, двухцокольные, мощность 30 Вт, цоколь G13, длина 895 мм, тип TUV	10 шт.	0,1
20-3102-11-2/1	21.22-5-3	Аппараты пускорегулирующие, стартер, тип S10, для люминесцентных ламп	шт.	1
	21.22-6-42	Лампы ультрафиолетового излучения, линейные, трубчатые, двухцокольные, мощность 30 Вт, цоколь G13, длина 895 мм, тип TUV	10 шт.	0,1

Таблица 20-3102-12. Замена потолочного датчика движения инфракрасного для управления освещением

20-3102-12-1/1	21.14-2-31	Датчики движения инфракрасные потолочные, накладные, степень защиты IP33, мощность 1100 Вт, угол охвата 360 градусов, дальность действия 6 метров	шт.	1
----------------	------------	---	-----	---

Таблица 20-3102-13. Замена панели светодиодной (светильника) даунлайт с драйвером, встраиваемой в подвесной потолок, размер до 225 x 25 мм

20-3102-13-1/1	21.21-5-412	Колодки клеммные безвинтовые, количество контактов 3, типа 222-413	шт.	2
----------------	-------------	--	-----	---

Раздел 3. Устройство

Таблица 20-3103-1. Установка выключателей, переключателей и штепсельных розеток

20-3103-1-1/1	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	6,9
20-3103-1-3/1	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	5
20-3103-1-4/1	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	6,9
20-3103-1-6/1	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	6,9
20-3103-1-8/1	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	6,9
20-3103-1-10/1	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	5

Таблица 20-3103-2. Установка патрона

20-3103-2-1/1	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	10,28
20-3103-2-2/1	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	7,5

Таблица 20-3103-3. Установка светильников для ламп накаливания

20-3103-3-5/1	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	27,6
20-3103-3-6/1	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	27,6
20-3103-3-7/1	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	27,6
20-3103-3-9/1	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	27,6
20-3103-3-10/1	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	27,6

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
20-3103-3-11/1	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,02
20-3103-3-12/1	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,02
20-3103-3-13/1	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,02
20-3103-3-14/1	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,02
20-3103-3-15/1	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,02
20-3103-3-16/1	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,02
20-3103-3-17/1	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	6,75

Таблица 20-3103-4. Установка светильников с люминесцентными лампами

20-3103-4-10/1	21.1-6-37	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, белые, марка ВД-ВА-17	т	0,003
	21.1-10-159	Сталь круглая и квадратная общего назначения углеродистая кипящая, марка Ст0, размер 5-12 мм	т	0,56
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,0104
	21.1-11-133	Дюбель-гвоздь с патроном	шт.	153
	21.1-11-198	Дюбели пластмассовые	шт.	153
	21.1-20-10	Лента изоляционная хлопчатобумажная	кг	0,42
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,0021
	21.7-4-15	Профили стоек металлические для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков стальные, оцинкованные, марка ПСЭ-2, сечение 50x35x0,55 мм	т	0,036
	21.23-8-258	Кабели силовые с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в оболочке из поливинилхлоридного пластика пониженной горючести, напряжение 660 В, марка ВВГнг(А), число жил и сечение, мм2: 1х4	км	0,036
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	1,94
20-3103-4-11/1	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	1,19
	21.1-6-37	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, белые, марка ВД-ВА-17	т	0,003
	21.1-10-159	Сталь круглая и квадратная общего назначения углеродистая кипящая, марка Ст0, размер 5-12 мм	т	0,56
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,0104
	21.1-11-133	Дюбель-гвоздь с патроном	шт.	153
	21.1-11-198	Дюбели пластмассовые	шт.	153
	21.1-20-10	Лента изоляционная хлопчатобумажная	кг	0,42
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,0021
	21.7-4-15	Профили стоек металлические для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков стальные, оцинкованные, марка ПСЭ-2, сечение 50x35x0,55 мм	т	0,036
	21.23-8-258	Кабели силовые с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в оболочке из поливинилхлоридного пластика пониженной горючести, напряжение 660 В, марка ВВГнг(А), число жил и сечение, мм2: 1х4	км	0,08571
20-3103-4-12/1	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	1,94
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	1,19
	21.1-6-37	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, белые, марка ВД-ВА-17	т	0,003
	21.1-10-159	Сталь круглая и квадратная общего назначения углеродистая кипящая, марка Ст0, размер 5-12 мм	т	0,56
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,0104
	21.1-11-133	Дюбель-гвоздь с патроном	шт.	153
	21.1-11-198	Дюбели пластмассовые	шт.	153
	21.1-20-10	Лента изоляционная хлопчатобумажная	кг	0,42
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,0021
	21.7-4-15	Профили стоек металлические для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков стальные, оцинкованные, марка ПСЭ-2, сечение 50x35x0,55 мм	т	0,036
20-3103-4-13/1	21.23-8-258	Кабели силовые с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в оболочке из поливинилхлоридного пластика пониженной горючести, напряжение 660 В, марка ВВГнг(А), число жил и сечение, мм2: 1х4	км	0,08571
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	1,94
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	1,19
	21.1-6-37	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, белые, марка ВД-ВА-17	т	0,003
	21.1-10-172	Сталь полосовая, марка Ст1сп - Ст6сп, спокойная	т	0,15
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,0104
	21.1-20-10	Лента изоляционная хлопчатобумажная	кг	0,42
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,0021
	21.7-4-15	Профили стоек металлические для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков стальные, оцинкованные, марка ПСЭ-2, сечение 50x35x0,55 мм	т	0,036
	21.23-8-258	Кабели силовые с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в оболочке из поливинилхлоридного пластика пониженной горючести, напряжение 660 В, марка ВВГнг(А), число жил и сечение, мм2: 1х4	км	0,08571
20-3103-4-14/1	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	1,94
	21.1-6-37	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, белые, марка ВД-ВА-17	т	0,003
	21.1-10-172	Сталь полосовая, марка Ст1сп - Ст6сп, спокойная	т	0,15
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,0104
	21.1-20-10	Лента изоляционная хлопчатобумажная	кг	0,42
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,0021
	21.7-4-15	Профили стоек металлические для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков стальные, оцинкованные, марка ПСЭ-2, сечение 50x35x0,55 мм	т	0,036
	21.23-8-258	Кабели силовые с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в оболочке из поливинилхлоридного пластика пониженной горючести, напряжение 660 В, марка ВВГнг(А), число жил и сечение, мм2: 1х4	км	0,08571
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	1,94
	21.1-6-37	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, белые, марка ВД-ВА-17	т	0,003
20-3103-4-15/1	21.1-10-172	Сталь полосовая, марка Ст1сп - Ст6сп, спокойная	т	0,15
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,0104
	21.1-20-10	Лента изоляционная хлопчатобумажная	кг	0,42

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,0021
	21.7-4-15	Профили стоек металлические для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков стальные, оцинкованные, марка ПСЭ-2, сечение 50х35х0,55 мм	т	0,036
	21.23-8-258	Кабели силовые с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в оболочке из поливинилхлоридного пластика пониженной горючести, напряжение 660 В, марка ВВГнг(А), число жил и сечение, мм2: 1х 4	км	0,08571
20-3103-4-16/1	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	1,94
	21.1-20-10	Лента изоляционная хлопчатобумажная	кг	0,42
	21.23-8-258	Кабели силовые с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в оболочке из поливинилхлоридного пластика пониженной горючести, напряжение 660 В, марка ВВГнг(А), число жил и сечение, мм2: 1х 4	км	0,085
20-3103-4-17/1	21.1-20-10	Лента изоляционная хлопчатобумажная	кг	0,42
	21.23-8-258	Кабели силовые с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в оболочке из поливинилхлоридного пластика пониженной горючести, напряжение 660 В, марка ВВГнг(А), число жил и сечение, мм2: 1х 4	км	0,08571
20-3103-4-18/1	21.1-20-10	Лента изоляционная хлопчатобумажная	кг	0,42
	21.23-8-258	Кабели силовые с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в оболочке из поливинилхлоридного пластика пониженной горючести, напряжение 660 В, марка ВВГнг(А), число жил и сечение, мм2: 1х 4	км	0,08571

Таблица 20-3103-6. Установка прожектора

20-3103-6-1/1	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	14,38
20-3103-6-2/1	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	14,38
20-3103-6-3/1	22.1-4-37	Лебедки электрические, грузоподъемность до 16 т	маш.-ч	156,25
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	14,38
20-3103-6-4/1	22.1-4-37	Лебедки электрические, грузоподъемность до 16 т	маш.-ч	187,5
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	14,38
20-3103-6-5/1	22.1-4-22	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 22 м, грузоподъемность 250-300 кг	маш.-ч	150
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	14,38
20-3103-6-6/1	22.1-4-22	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 22 м, грузоподъемность 250-300 кг	маш.-ч	181,25
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	14,38
20-3103-6-7/1	22.1-4-22	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 22 м, грузоподъемность 250-300 кг	маш.-ч	168,75
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	14,38
20-3103-6-8/1	22.1-4-37	Лебедки электрические, грузоподъемность до 16 т	маш.-ч	200
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	14,38
20-3103-6-9/1	22.1-4-37	Лебедки электрические, грузоподъемность до 16 т	маш.-ч	173,12
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	13,81
20-3103-6-10/1	22.1-4-37	Лебедки электрические, грузоподъемность до 16 т	маш.-ч	204,38
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	27,62
20-3103-6-11/1	22.1-4-37	Лебедки электрические, грузоподъемность до 16 т	маш.-ч	235,62
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	27,62
20-3103-6-12/1	22.1-4-22	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 22 м, грузоподъемность 250-300 кг	маш.-ч	216,88
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	27,62
20-3103-6-13/1	22.1-4-22	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 22 м, грузоподъемность 250-300 кг	маш.-ч	241,88
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	27,62
20-3103-6-14/1	22.1-4-22	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 22 м, грузоподъемность 250-300 кг	маш.-ч	254,38
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	27,62

Таблица 20-3103-7. Установка комплектных осветительных устройств с щелевыми световодами

20-3103-7-1/1	22.1-10-9	Компрессоры с бензиновым двигателем прицепные, производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	1,39
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,1

Таблица 20-3103-12. Юстировка осветительных приборов

20-3103-12-1/1	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,11
20-3103-12-2/1	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,18
20-3103-12-3/1	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,13
20-3103-12-4/1	22.1-4-23	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 25 м	маш.-ч	1,62
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,23
20-3103-12-5/1	22.1-4-88	Автогидроподъемники, высота подъема до 18 м, глубина опускания до 9 м, вылет под мостом 7,5 м, грузоподъемность до 300 кг	маш.-ч	1,82
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,26
20-3103-12-6/1	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,25

Таблица 20-3103-13. Измерение светотехнических параметров установки архитектурно-художественного освещения

20-3103-13-1/1	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,03
20-3103-13-2/1	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,05
20-3103-13-3/1	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,08
20-3103-13-4/1	22.1-4-23	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 25 м	маш.-ч	1,25
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,18
20-3103-13-5/1	22.1-4-88	Автогидроподъемники, высота подъема до 18 м, глубина опускания до 9 м, вылет под мостом 7,5 м, грузоподъемность до 300 кг	маш.-ч	1
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,14
20-3103-13-6/1	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,16

Таблица 20-3103-14. Устройство подсветки из ламп люминесцентных

20-3103-14-1/1	21.1-11-198	Дюбели пластмассовые	шт.	102
	21.21-5-329	Трубки электроизоляционные лакированные хлопчатобумажные (линоксиновые), марка ТЛВ, ТЛМ, внутренний диаметр 8,0 мм	м	21

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
	21.22-6-7	Лампы люминесцентные компактные энергосберегающие со встроенным ПРА, напряжение 220 В, цоколь E27, мощность 20 Вт, спирального типа	10 шт.	10,2
Таблица 20-3103-15. Устройство монтажного кабель-канала по фасаду здания				
20-3103-15-1/1	22.1-30-10	Перфораторы электрические, мощность до 500 Вт	маш.-ч	0,09
20-3103-15-2/1	22.1-30-10	Перфораторы электрические, мощность до 500 Вт	маш.-ч	0,09
20-3103-15-3/1	22.1-4-24	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 35 м, грузоподъемность до 350 кг	маш.-ч	0,45
	22.1-30-10	Перфораторы электрические, мощность до 500 Вт	маш.-ч	0,1
Таблица 20-3103-16. Установка линейного светодиодного осветительного прибора				
20-3103-16-1/1	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	1,49
20-3103-16-2/1	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	1,49
20-3103-16-3/1	22.1-4-24	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 35 м, грузоподъемность до 350 кг	маш.-ч	4,21
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	1,49
Таблица 20-3103-17. Установка светодиодного прожектора				
20-3103-17-1/1	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	1,49
20-3103-17-2/1	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	1,49
20-3103-17-3/1	22.1-18-30	Автомобили бортовые с гидроманипулятором и лебедкой с механическим приводом, грузоподъемность автомобиля до 30 т, грузоподъемность КМУ до 12,5 т	маш.-ч	1,49
20-3103-17-4/1	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	1,49
20-3103-17-5/1	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	1,49
20-3103-17-6/1	22.1-4-30	Лебедки электрические, грузоподъемность до 0,5 т	маш.-ч	4,11
	22.1-18-30	Автомобили бортовые с гидроманипулятором и лебедкой с механическим приводом, грузоподъемность автомобиля до 30 т, грузоподъемность КМУ до 12,5 т	маш.-ч	1,49
20-3103-17-7/1	22.1-4-24	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 35 м, грузоподъемность до 350 кг	маш.-ч	4,21
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	1,49
20-3103-17-8/1	22.1-4-24	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 35 м, грузоподъемность до 350 кг	маш.-ч	4,74
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	1,49
20-3103-17-9/1	22.1-4-24	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 35 м, грузоподъемность до 350 кг	маш.-ч	5,21
	22.1-18-30	Автомобили бортовые с гидроманипулятором и лебедкой с механическим приводом, грузоподъемность автомобиля до 30 т, грузоподъемность КМУ до 12,5 т	маш.-ч	1,49
Таблица 20-3103-18. Установка сплиттера				
20-3103-18-1/1	22.1-30-10	Перфораторы электрические, мощность до 500 Вт	маш.-ч	0,49
20-3103-18-2/1	22.1-30-10	Перфораторы электрические, мощность до 500 Вт	маш.-ч	0,49
20-3103-18-3/1	22.1-4-24	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 35 м, грузоподъемность до 350 кг	маш.-ч	1,72
	22.1-30-10	Перфораторы электрические, мощность до 500 Вт	маш.-ч	0,49
Таблица 20-3103-19. Установка терминатора				
20-3103-19-3/1	22.1-4-24	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 35 м, грузоподъемность до 350 кг	маш.-ч	1,24
Таблица 20-3103-20. Установка осветительных светодиодных комплексов				
20-3103-20-1/1	21.1-1-12	Герметик силиконовый универсальный прозрачный, диапазон температур эксплуатации от -40 до +150С, предел прочности 0,3 Н/мм2, эластичность 350%	л	0,03
	21.1-15-45	Припой оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10х10-15х250-500 мм, марка ПОС-40	т	0,00002
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	1,49
20-3103-20-2/1	21.1-1-12	Герметик силиконовый универсальный прозрачный, диапазон температур эксплуатации от -40 до +150С, предел прочности 0,3 Н/мм2, эластичность 350%	л	0,03
	21.1-15-45	Припой оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10х10-15х250-500 мм, марка ПОС-40	т	0,00002
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	1,49
Таблица 20-3103-21. Прокладка кабеля в монтажном кабель-канале по фасаду здания				
20-3103-21-1/1	22.1-4-24	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 35 м, грузоподъемность до 350 кг	маш.-ч	7,5
Таблица 20-3103-22. Установка светильника светодиодного линейного с креплением на монтажные скобы, со встроенным драйвером, длиной до 1500 мм				
20-3103-22-1/1	21.1-11-31	Винты самонарезающие оцинкованные 4х35 мм	кг	0,004
	21.1-11-178	Дюбели распорные пластмассовые, размеры 6х40 мм	100 шт.	0,02
	21.21-5-412	Колодки клеммные безвинтовые, количество контактов 3, типа 222-413	шт.	2
	21.22-8-39	Светильники светодиодные линейные, потребляемая мощность 36 Вт, световой поток 3420 Лм, цветовая температура 4000 К, степень защиты IP20, габаритные размеры 1200х75х25 мм, в комплекте с монтажными скобами	шт.	1
	22.1-17-282	Пылесосы хозяйственные, потребляемая мощность до 1 кВт, объем мусоросборника 20 л, расход воздуха 68 л/с	маш.-ч	0,1
	22.1-30-56	Шурупверты	маш.-ч	0,02
	22.1-30-103	Перфораторы электрические, мощность до 800 Вт	маш.-ч	0,1
20-3103-22-2/1	21.1-11-31	Винты самонарезающие оцинкованные 4х35 мм	кг	0,004
	21.1-11-178	Дюбели распорные пластмассовые, размеры 6х40 мм	100 шт.	0,02
	21.21-5-412	Колодки клеммные безвинтовые, количество контактов 3, типа 222-413	шт.	2
	21.22-8-39	Светильники светодиодные линейные, потребляемая мощность 36 Вт, световой поток 3420 Лм, цветовая температура 4000 К, степень защиты IP20, габаритные размеры 1200х75х25 мм, в комплекте с монтажными скобами	шт.	1
	22.1-17-282	Пылесосы хозяйственные, потребляемая мощность до 1 кВт, объем мусоросборника 20 л, расход воздуха 68 л/с	маш.-ч	0,05
	22.1-30-56	Шурупверты	маш.-ч	0,02
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,05
20-3103-22-3/1	21.1-11-31	Винты самонарезающие оцинкованные 4х35 мм	кг	0,004
	21.1-11-178	Дюбели распорные пластмассовые, размеры 6х40 мм	100 шт.	0,02

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
20-3103-22-4/1	21.21-5-412	Колодки клеммные безвинтовые, количество контактов 3, типа 222-413	шт.	2
	21.22-8-39	Светильники светодиодные линейные, потребляемая мощность 36 Вт, световой поток 3420 Лм, цветовая температура 4000 К, степень защиты IP20, габаритные размеры 1200x75x25 мм, в комплекте с монтажными скобами	шт.	1
	22.1-17-282	Пылесосы хозяйственные, потребляемая мощность до 1 кВт, объем мусоросборника 20 л, расход воздуха 68 л/с	маш.-ч	0,07
	22.1-30-56	Шурупверты	маш.-ч	0,02
	22.1-30-103	Перфораторы электрические, мощность до 800 Вт	маш.-ч	0,07
	21.1-11-31	Винты самонарезающие оцинкованные 4x35 мм	кг	0,004
	21.1-11-178	Дюбели распорные пластмассовые, размеры 6x40 мм	100 шт.	0,02
	21.21-5-412	Колодки клеммные безвинтовые, количество контактов 3, типа 222-413	шт.	2
	21.22-8-39	Светильники светодиодные линейные, потребляемая мощность 36 Вт, световой поток 3420 Лм, цветовая температура 4000 К, степень защиты IP20, габаритные размеры 1200x75x25 мм, в комплекте с монтажными скобами	шт.	1
	22.1-17-282	Пылесосы хозяйственные, потребляемая мощность до 1 кВт, объем мусоросборника 20 л, расход воздуха 68 л/с	маш.-ч	0,03
	22.1-30-56	Шурупверты	маш.-ч	0,02
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,03

Таблица 20-3103-23. Установка светильника светодиодного (панели) 595x595 мм в подвесном потолке

20-3103-23-1/1	21.21-5-412	Колодки клеммные безвинтовые, количество контактов 3, типа 222-413	шт.	2
	21.22-8-40	Светильники (панели) светодиодные со встроенным драйвером, потребляемая мощность 27 Вт, световой поток 3000 Лм, цветовая температура 4000 К, степень защиты IP40, габаритные размеры 595x595x19 мм	шт.	1

Таблица 20-3103-24. Установка светильника светодиодного накладного с креплением винтами, со встроенным драйвером, размером до 1250 x 120 мм

20-3103-24-1/1	21.1-11-31	Винты самонарезающие оцинкованные 4x35 мм	кг	0,004
	21.1-11-178	Дюбели распорные пластмассовые, размеры 6x40 мм	100 шт.	0,02
	21.22-8-41	Светильники светодиодные накладные, мощность 48 Вт, световой поток 4000 Лм, цветовая температура 4000 К, IP20, металлический корпус, опаловый рассеиватель, габаритные размеры 1237x120x54 мм, для общественных зданий	шт.	1
	22.1-17-282	Пылесосы хозяйственные, потребляемая мощность до 1 кВт, объем мусоросборника 20 л, расход воздуха 68 л/с	маш.-ч	0,1
20-3103-24-2/1	22.1-30-56	Шурупверты	маш.-ч	0,02
	22.1-30-103	Перфораторы электрические, мощность до 800 Вт	маш.-ч	0,1
	21.1-11-135	Дюбель "К" пластиковый с кромкой и стальным шурупом, диаметр 6 мм, длина 35 мм	100 шт.	0,02
	21.22-8-41	Светильники светодиодные накладные, мощность 48 Вт, световой поток 4000 Лм, цветовая температура 4000 К, IP20, металлический корпус, опаловый рассеиватель, габаритные размеры 1237x120x54 мм, для общественных зданий	шт.	1
	22.1-17-282	Пылесосы хозяйственные, потребляемая мощность до 1 кВт, объем мусоросборника 20 л, расход воздуха 68 л/с	маш.-ч	0,05
	22.1-30-56	Шурупверты	маш.-ч	0,02
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,05

Таблица 20-3103-25. Установка светильника светодиодного в подвесном потолке, устанавливаемого на подвесах

20-3103-25-1/1	21.1-10-284	Канаты (тросы) стальные, оцинкованные, диаметр 1 мм	10 м	0,1
	21.7-4-29	Подвес пружинный стальной оцинкованный для монтажа подвесных потолков, длина от 300 до 550 мм	шт.	4
	21.7-5-101	Анкер-клин, оцинкованный, для установки в бетон, полнотелый кирпич, природный камень, диаметр 6 мм, длина 40 мм	100 шт.	0,04
	21.21-5-412	Колодки клеммные безвинтовые, количество контактов 3, типа 222-413	шт.	3
	22.1-17-282	Пылесосы хозяйственные, потребляемая мощность до 1 кВт, объем мусоросборника 20 л, расход воздуха 68 л/с	маш.-ч	0,13
	22.1-30-103	Перфораторы электрические, мощность до 800 Вт	маш.-ч	0,13

Отдел 32. Техническая эксплуатация - распределительные устройства

Раздел 1. Ремонт

Таблица 20-3201-1. Текущий ремонт щита осветительного группового с установочными автоматами

20-3201-1-1/1	21.1-4-3	Бензин	кг	0,15
	21.1-6-139	Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталева	кг	0,04
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,06
	21.1-20-10	Лента изоляционная хлопчатобумажная	кг	0,2
20-3201-1-2/1	21.1-4-3	Бензин	кг	0,23
	21.1-6-139	Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталева	кг	0,06
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,09
	21.1-20-10	Лента изоляционная хлопчатобумажная	кг	0,3
20-3201-1-3/1	21.1-4-3	Бензин	кг	0,3
	21.1-6-139	Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталева	кг	0,08
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,12
	21.1-20-10	Лента изоляционная хлопчатобумажная	кг	0,4
20-3201-1-4/1	21.1-4-3	Бензин	кг	0,38
	21.1-6-139	Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталева	кг	0,1
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,15
	21.1-20-10	Лента изоляционная хлопчатобумажная	кг	0,5
20-3201-1-5/1	21.1-4-3	Бензин	кг	0,45
	21.1-6-139	Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталева	кг	0,12
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,18

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
20-3201-1-6/1	21.1-20-10	Лента изоляционная хлопчатобумажная	кг	0,6
	21.1-4-3	Бензин	кг	0,53
	21.1-6-139	Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталева	кг	0,14
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,21
20-3201-1-7/1	21.1-20-10	Лента изоляционная хлопчатобумажная	кг	0,7
	21.1-4-3	Бензин	кг	0,6
	21.1-6-139	Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталева	кг	0,16
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,24
20-3201-1-8/1	21.1-20-10	Лента изоляционная хлопчатобумажная	кг	0,8
	21.1-4-3	Бензин	кг	0,68
	21.1-6-139	Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталева	кг	0,18
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,27
	21.1-20-10	Лента изоляционная хлопчатобумажная	кг	0,9

Таблица 20-3201-2. Текущий ремонт щита осветительного группового с вводным рубильником и предохранителями

20-3201-2-1/1	21.1-4-3	Бензин	кг	0,08
	21.1-6-139	Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталева	кг	0,02
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,03
	21.1-20-10	Лента изоляционная хлопчатобумажная	кг	0,1
20-3201-2-2/1	21.1-4-3	Бензин	кг	0,15
	21.1-6-139	Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталева	кг	0,04
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,06
	21.1-20-10	Лента изоляционная хлопчатобумажная	кг	0,2
20-3201-2-3/1	21.1-4-3	Бензин	кг	0,23
	21.1-6-139	Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталева	кг	0,06
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,09
	21.1-20-10	Лента изоляционная хлопчатобумажная	кг	0,3
20-3201-2-4/1	21.1-4-3	Бензин	кг	0,3
	21.1-6-139	Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталева	кг	0,08
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,12
	21.1-20-10	Лента изоляционная хлопчатобумажная	кг	0,4
20-3201-2-5/1	21.1-4-3	Бензин	кг	0,38
	21.1-6-139	Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталева	кг	0,1
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,15
	21.1-20-10	Лента изоляционная хлопчатобумажная	кг	0,5
20-3201-2-6/1	21.1-4-3	Бензин	кг	0,45
	21.1-6-139	Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталева	кг	0,12
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,18
	21.1-20-10	Лента изоляционная хлопчатобумажная	кг	0,6
20-3201-2-7/1	21.1-4-3	Бензин	кг	0,5
	21.1-6-139	Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталева	кг	0,13
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,2
	21.1-20-10	Лента изоляционная хлопчатобумажная	кг	0,66
20-3201-2-8/1	21.1-4-3	Бензин	кг	0,56
	21.1-6-139	Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталева	кг	0,15
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,22
	21.1-20-10	Лента изоляционная хлопчатобумажная	кг	0,74

Раздел 2. Замена

Таблица 20-3202-1. Замена щита осветительного группового с установочными автоматами

20-3202-1-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,01
20-3202-1-2/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,01
20-3202-1-3/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,01
20-3202-1-4/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,01
20-3202-1-5/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,02
20-3202-1-6/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,02
20-3202-1-7/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,02
20-3202-1-8/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,03

Таблица 20-3202-2. Замена щита осветительного группового с вводным рубильником и предохранителями

20-3202-2-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,01
20-3202-2-2/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,01
20-3202-2-3/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,01
20-3202-2-4/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,01
20-3202-2-5/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,02
20-3202-2-6/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,02
20-3202-2-7/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,02
20-3202-2-8/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,03

Раздел 3. Устройство

Таблица 20-3203-1. Установка щитков осветительных

20-3203-1-1/1	22.1-30-10	Перфораторы электрические, мощность до 500 Вт	маш.-ч	0,25
20-3203-1-2/1	22.1-30-10	Перфораторы электрические, мощность до 500 Вт	маш.-ч	0,41
20-3203-1-3/1	22.1-30-10	Перфораторы электрические, мощность до 500 Вт	маш.-ч	0,54

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
20-3203-1-4/1	22.1-30-10	Перфораторы электрические, мощность до 500 Вт	маш.-ч	0,81
20-3203-1-5/1	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,06
20-3203-1-6/1	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,06
20-3203-1-7/1	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,06
20-3203-1-8/1	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,06
20-3203-1-9/1	22.1-30-10	Перфораторы электрические, мощность до 500 Вт	маш.-ч	0,55
20-3203-1-10/1	22.1-30-10	Перфораторы электрические, мощность до 500 Вт	маш.-ч	0,62
20-3203-1-11/1	22.1-30-10	Перфораторы электрические, мощность до 500 Вт	маш.-ч	0,92
20-3203-1-12/1	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,06
20-3203-1-13/1	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,06
20-3203-1-14/1	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,06

Отдел 51. Ремонтно-реставрационные работы. Предметы декоративно-прикладного искусства из цветных металлов и хрустальных подвесок

Раздел 1. Реставрация

Таблица 20-5101-1. Монтаж предметов декоративно-прикладного искусства

20-5101-1-7/1	21.1-10-170	Сталь полосовая, марка Ст0, углеродистая кипящая	т	0,0007
	21.1-11-18	Болты строительные с шестигранной головкой, диаметр резьбы 10 мм	т	0,0003
20-5101-1-8/1	21.1-10-170	Сталь полосовая, марка Ст0, углеродистая кипящая	т	0,0007
	21.1-11-18	Болты строительные с шестигранной головкой, диаметр резьбы 10 мм	т	0,0003
20-5101-1-9/1	21.1-9-40	Доски хвойных пород, необрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 19-22 мм	м3	0,06
	21.1-10-170	Сталь полосовая, марка Ст0, углеродистая кипящая	т	0,0008
	21.1-11-18	Болты строительные с шестигранной головкой, диаметр резьбы 10 мм	т	0,0003
20-5101-1-10/1	21.1-9-40	Доски хвойных пород, необрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 19-22 мм	м3	0,06
	21.1-10-170	Сталь полосовая, марка Ст0, углеродистая кипящая	т	0,0008
	21.1-11-18	Болты строительные с шестигранной головкой, диаметр резьбы 10 мм	т	0,0003

Раздел 3. Консервация

Таблица 20-5103-1. Покрытие металлических деталей лаком

20-5103-1-1/1	21.1-6-79	Лак пентафталевый, ПФ-170, 171	кг	0,005
---------------	-----------	--------------------------------	----	-------

Раздел 4. Разборка, расчистка

Таблица 20-5104-1. Демонтаж предметов декоративно-прикладного искусства

20-5104-1-7/1	21.1-10-170	Сталь полосовая, марка Ст0, углеродистая кипящая	т	0,0007
	21.1-11-18	Болты строительные с шестигранной головкой, диаметр резьбы 10 мм	т	0,0003
20-5104-1-8/1	21.1-10-170	Сталь полосовая, марка Ст0, углеродистая кипящая	т	0,0007
	21.1-11-18	Болты строительные с шестигранной головкой, диаметр резьбы 10 мм	т	0,0003
20-5104-1-9/1	21.1-9-40	Доски хвойных пород, необрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 19-22 мм	м3	0,06
	21.1-10-170	Сталь полосовая, марка Ст0, углеродистая кипящая	т	0,0008
	21.1-11-18	Болты строительные с шестигранной головкой, диаметр резьбы 10 мм	т	0,0003
20-5104-1-10/1	21.1-9-40	Доски хвойных пород, необрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 19-22 мм	м3	0,06
	21.1-10-170	Сталь полосовая, марка Ст0, углеродистая кипящая	т	0,0008
	21.1-11-18	Болты строительные с шестигранной головкой, диаметр резьбы 10 мм	т	0,0003

Таблица 20-5104-4. Очистка хрустальных подвесок от загрязнений

20-5104-4-1/1	21.1-16-101	Спирт нашатырный	кг	0,015
	21.1-20-49	Фланель	м2	0,15
	21.1-25-193	Мыло твердое	кг	0,01
20-5104-4-2/1	21.1-16-101	Спирт нашатырный	кг	0,015
	21.1-20-49	Фланель	м2	0,1
	21.1-25-193	Мыло твердое	кг	0,01
20-5104-4-3/1	21.1-16-101	Спирт нашатырный	кг	0,015
	21.1-20-49	Фланель	м2	0,1
	21.1-25-193	Мыло твердое	кг	0,01

Таблица 20-5104-5. Промывка орнаментированного плафона из хрусталя, стекла, фарфора и т.д.

20-5104-5-1/1	21.1-24-29	Порошок моющий для изделий из стекла и керамики	кг	0,01
	21.1-25-193	Мыло твердое	кг	0,01

Таблица 20-5104-6. Промывка деталей поверхностно-активными жидкостями

20-5104-6-1/1	21.1-16-93	Сода кальцинированная техническая	кг	0,002
	21.1-16-101	Спирт нашатырный	кг	0,001
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,01
	21.1-25-13	Вода	м3	0,01
	21.1-25-193	Мыло твердое	кг	0,002
20-5104-6-2/1	21.1-16-93	Сода кальцинированная техническая	кг	0,002
	21.1-16-101	Спирт нашатырный	кг	0,001
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,01
	21.1-25-13	Вода	м3	0,01
	21.1-25-193	Мыло твердое	кг	0,002

Раздел 5. Прочие работы

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
Таблица 20-5105-1. Упаковка деталей ДПИ в ящики				
20-5105-1-1/1	21.1-20-4	Вата хлопчатобумажная техническая	кг	0,4
	21.1-20-7	Ветошь	кг	2,2
	21.1-20-54	Шпагат пеньковый	кг	0,2
	21.1-22-2	Бумага оберточная обычная	кг	1
Таблица 20-5105-3. Шлифовка на мат и глянec поверхности металлических изделий ДПИ				
20-5105-3-1/1	21.1-25-213	Паста "ГОИ", полировочная	кг	0,01
	21.1-25-214	Паста "ГОИ", шлифовочная	кг	0,02
Таблица 20-5105-6. Зарядка предметов осветительной арматуры цветным проводом с припайкой концов с внутренней и наружной проводкой				
20-5105-6-1/1	21.1-15-46	Припой оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10x10-15x250-500 мм, марка ПОС-61	кг	0,005
	21.1-20-10	Лента изоляционная хлопчатобумажная	кг	0,01
	21.1-20-22	Нитки шелковые	катушка	0,05
	21.23-13-1	Провода силовые гибкие с изоляцией и оболочкой из кремнийорганической резины с оплеткой из стекловолокна, напряжение 660 В, марка РКГМ, сечение жилы 0,75 мм ²	км	0,0015
	21.23-13-4	Провода силовые гибкие с изоляцией и оболочкой из кремнийорганической резины с оплеткой из стекловолокна, напряжение 660 В, марка РКГМ, сечение жилы 2,5 мм ²	км	0,0005
	21.23-13-19	Провода силовые с медными жилами в поливинилхлоридной изоляции, марка ПуВ, номинальное напряжение до 450 В, число жил и сечение 1x1,5 мм ²	м	1,2
	21.23-13-19	Провода силовые с медными жилами в поливинилхлоридной изоляции, марка ПуВ, номинальное напряжение до 450 В, число жил и сечение 1x1,5 мм ²	м	1,2
20-5105-6-2/1	21.1-15-46	Припой оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10x10-15x250-500 мм, марка ПОС-61	кг	0,005
	21.1-20-10	Лента изоляционная хлопчатобумажная	кг	0,01
	21.1-20-22	Нитки шелковые	катушка	0,05
	21.23-13-1	Провода силовые гибкие с изоляцией и оболочкой из кремнийорганической резины с оплеткой из стекловолокна, напряжение 660 В, марка РКГМ, сечение жилы 0,75 мм ²	км	0,0015
	21.23-13-4	Провода силовые гибкие с изоляцией и оболочкой из кремнийорганической резины с оплеткой из стекловолокна, напряжение 660 В, марка РКГМ, сечение жилы 2,5 мм ²	км	0,0005
	21.23-13-19	Провода силовые с медными жилами в поливинилхлоридной изоляции, марка ПуВ, номинальное напряжение до 450 В, число жил и сечение 1x1,5 мм ²	м	1,2
	21.23-13-19	Провода силовые с медными жилами в поливинилхлоридной изоляции, марка ПуВ, номинальное напряжение до 450 В, число жил и сечение 1x1,5 мм ²	м	1,2
Таблица 20-5105-7. Сверление отверстий в хрустальных деталях на сверлильном станке				
20-5105-7-1/1	21.1-20-49	Фланель	м ²	0,02
	21.1-20-54	Шпагат пеньковый	кг	0,003
	21.1-22-2	Бумага оберточная обычная	кг	0,01
	21.1-25-193	Мыло твердое	кг	0,001
	21.1-25-343	Скипидар живичный	кг	0,01
20-5105-7-2/1	21.1-20-49	Фланель	м ²	0,02
	21.1-20-54	Шпагат пеньковый	кг	0,003
	21.1-22-2	Бумага оберточная обычная	кг	0,01
	21.1-25-193	Мыло твердое	кг	0,001
	21.1-25-343	Скипидар живичный	кг	0,01

Ресурсы, неучтенные в стоимостных нормативах

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
------	--------------------	-----------------------	----------------------	------------------

Отдел 21. Осмотры и диагностика - осветительные сети и приборы**Раздел 3. Техническое обслуживание****Таблица 20-2103-5. Техническое обслуживание осветительной арматуры с лампами накаливания**

20-2103-5-1/1	3466100000	Лампы накаливания	шт.	1
---------------	------------	-------------------	-----	---

Таблица 20-2103-26. Техническое обслуживание светильника прикроватного стационарного с выключателем и розеткой

20-2103-26-1/1	3467100000	Лампы люминесцентные общего назначения	10 шт.	п
----------------	------------	--	--------	---

Отдел 31. Техническая эксплуатация - осветительные сети и приборы**Раздел 1. Ремонт****Таблица 20-3101-4. Текущий ремонт осветительной арматуры с лампами накаливания**

20-3101-4-1/1	3466100000	Лампы накаливания	шт.	1
---------------	------------	-------------------	-----	---

Раздел 2. Замена**Таблица 20-3102-13. Замена панели светодиодной (светильника) даунлайт с драйвером, встраиваемой в подвесной потолок, размер до 225 x 25 мм**

20-3102-13-1/1	3461111000	Панели светодиодные (светильники) даунлайт с драйвером	шт.	1
----------------	------------	--	-----	---

Раздел 3. Устройство**Таблица 20-3103-25. Установка светильника светодиодного в подвесном потолке, устанавливаемого на подвесах**

20-3103-25-1/1	3461111000	Светильники светодиодные 595x595 мм, 588x588 мм	шт.	1
----------------	------------	---	-----	---