ДЕТАЛИРОВКА — ШКАФ СО СТОЛОМ

2400 × 600 × 2583, цоколь 50; стол 1200 × 600, тумба 400 с 4 ящиками

№	Деталь	Длина	Ширина	Кол.	Кромка	м²	Примечание
ЛДСП 16							
1	Боковина	2533	572	2	Д1 2, Ш1 0,4	2.90	кромка 2 – перед, 0,4 – верхний торец
2	Крыша	2368	572	1	Д1 2	1.35	
3	Дно	2368	572	1	Д1 2	1.35	
4	Стойка вертикальная	2501	572	2	Д1 2	2.86	оси 600 и 1200
5	Дно антресоли, секция 1	576	572	1	Д1 2	0.33	
6	Дно антресоли, секция 2	584	572	1	Д1 2	0.33	
7	Дно антресоли, секция 3	1176	572	1	Д1 2	0.67	
8	Полка антресоли, секция 1 (съёмная)	574	552	1	Д1 2	0.32	
9	Полка антресоли, секция 2 (съёмная)	582	552	1	Д1 2	0.32	
10	Полка открытая, секция 1 (декор дерево)	574	552	5	Д1 2	1.58	подсветка у левой боковины
11	Полка, секция 2 (съёмная)	582	552	5	Д1 2	1.61	
12	Полка, секция 3 (неподвижная)	1176	552	1	Д1 2	0.65	над нижней штангой
13	Цоколь	2300	48	1	Д1 2	0.11	на опорах, отступ 50
14	Тумба стола: боковина	740	552	2	Д1 2	0.82	
15	Тумба стола: дно	368	552	1	Д1 2	0.20	
16	Тумба стола: царга верхняя	368	100	2	—	0.07	крепление столешницы
17	Ящик тумбы: дно (TANDEMBOX)	293	476	4	—	0.56	
18	Ящик тумбы: задняя стенка (TANDEMBOX M)	281	84	4	Д1 0,4	0.09	
ЛДСП 26 (столешница)							
19	Столешница стола	1200	600	1	Д1 2, Д2 2, Ш1 2, Ш2 2	0.72	декор орех, 3 видимых торца + торец у шкафа
Задняя стенка 10							
20	Задняя стенка шкафа (2 части, стык на стойке 1200)	2529	1198	2	—	6.06	
21	Задняя стенка тумбы стола	736	396	1	—	0.29	
МДФ 18							
22	Дверь	1965	598	3	—	3.53	профиль-ручка на кромке у стыка
23	Фасад антресоли «волна»	656	598	4	—	1.57	фрезеровка «волна», выступает до потолка
24	Фасад под столом	715	598	1	—	0.43	
25	Фасад ящика тумбы	396	167,87	4	—	0.27	

Правила раскроя

Корпус — ЛДСП 16 мм; фасады — МДФ 18 мм; задняя стенка 10 мм накладная на тыльную сторону (глубина боковин и горизонтов = глубина корпуса − 10). Крыша и дно — между боковинами, стойки — между крышей и дном. Съёмные полки −2 мм по длине; глубина полок = глубина боковины − 20. Ящики Blum TANDEMBOX antaro M, NL 500: дно (LW − 75) × (NL − 24), задняя стенка (LW − 87) × 84 — проверить по каталогу Blum. Кромка ПВХ: Д — длина, Ш — ширина; 2 — 2 мм, 0,4 — 0,4 мм.

Материал	Площадь (без запаса)	Кромка 2 мм	Кромка 0,4 мм
ЛДСП 16	**16.14 м²**	**29.4 м**	**2.3 м**
ЛДСП 26 (столешница)	**0.72 м²**	**3.6 м**	**0.0 м**
Задняя стенка 10	**6.35 м²**	**0.0 м**	**0.0 м**
МДФ 18	**5.79 м²**	**0.0 м**	**0.0 м**

К площади добавить 10–15 % на раскрой; к кромке — 10 % и по 50 мм на торец.


ЭСКИЗЫ ДЕТАЛЕЙ — ШКАФ СО СТОЛОМ

номера позиций — как в таблице деталировки

Лист 2
Размеры в мм · лист А3


кромка 2 мм кромка 0,4 мм Д1 — нижняя длинная сторона эскиза, Д2 — верхняя, Ш1 — левая, Ш2 — правая

1. Боковина
ЛДСП 16 · 2 шт




кромка: Д1 2, Ш1 0,4

2. Крыша
ЛДСП 16 · 1 шт




кромка: Д1 2

3. Дно
ЛДСП 16 · 1 шт




кромка: Д1 2

4. Стойка вертикальная
ЛДСП 16 · 2 шт




кромка: Д1 2

5. Дно антресоли, секция 1
ЛДСП 16 · 1 шт




кромка: Д1 2

6. Дно антресоли, секция 2
ЛДСП 16 · 1 шт



кромка: Д1 2

7. Дно антресоли, секция 3
ЛДСП 16 · 1 шт




кромка: Д1 2

8. Полка антресоли, секция 1 (съёмная)
ЛДСП 16 · 1 шт



кромка: Д1 2

9. Полка антресоли, секция 2 (съёмная)
ЛДСП 16 · 1 шт




кромка: Д1 2

10. Полка открытая, секция 1 (декор дерево)
ЛДСП 16 · 5 шт




кромка: Д1 2

11. Полка, секция 2 (съёмная)
ЛДСП 16 · 5 шт



кромка: Д1 2

12. Полка, секция 3 (неподвижная)
ЛДСП 16 · 1 шт




кромка: Д1 2

13. Цоколь
ЛДСП 16 · 1 шт




кромка: Д1 2

14. Тумба стола: боковина
ЛДСП 16 · 2 шт




кромка: Д1 2

15. Тумба стола: дно
ЛДСП 16 · 1 шт




кромка: Д1 2

16. Тумба стола: царга верхняя
ЛДСП 16 · 2 шт




кромка: —

17. Ящик тумбы: дно (TANDEMBOX)
ЛДСП 16 · 4 шт




кромка: —

18. Ящик тумбы: задняя стенка (TANDEMBOX M)
ЛДСП 16 · 4 шт




кромка: Д1 0,4

19. Столешница стола
ЛДСП 26 (столешница) · 1 шт



кромка: Д1 2, Д2 2, Ш1 2, Ш2 2

20. Задняя стенка шкафа (2 части, стык на стойке 1200)
Задняя стенка 10 · 2 шт




кромка: —

21. Задняя стенка тумбы стола
Задняя стенка 10 · 1 шт



кромка: —

22. Дверь



МДФ 18 · 3 шт
кромка: —

23. Фасад антресоли «волна»



МДФ 18 · 4 шт
кромка: —

24. Фасад под столом



МДФ 18 · 1 шт
кромка: —

25. Фасад ящика тумбы



МДФ 18 · 4 шт
кромка: —

ДЕТАЛИРОВКА — ШКАФ С ЯЩИКАМИ И ТУМБА

шкаф 1600 × 600 × 2645, цоколь 80; тумба 1565 × 500; фальш-планки 20

№	Деталь	Длина	Ширина	Кол.	Кромка	м²	Примечание
ЛДСП 16							
1	Боковина	2565	572	2	Д1 2, Ш1 0,4	2.93	кромка 2 – перед, 0,4 – верхний торец
2	Крыша	1568	572	1	Д1 2	0.90	
3	Дно	1568	572	1	Д1 2	0.90	
4	Стойка средняя	2533	572	1	Д1 2	1.45	
5	Полка антресоли (неподвижная)	776	552	2	Д1 2	0.86	
6	Полка над ящиками (неподвижная)	776	552	1	Д1 2	0.43	
7	Полка левая (съёмная)	774	552	3	Д1 2	1.28	
8	Полка правая под штангами (неподвижная)	776	552	2	Д1 2	0.86	
9	Проставка под ящики	803	542	2	Д1 2	0.87	по бокам блока ящиков
10	Фасад ящика внутренний	740	170,75	4	Д1 2, Д2 2, Ш1 2, Ш2 2	0.51	зазор между фасадами 30 – место ручки
11	Ящик: дно (TANDEMBOX)	669	476	4	—	1.27	
12	Ящик: задняя стенка (TANDEMBOX M)	657	84	4	Д1 0,4	0.22	
13	Цоколь	1500	78	1	Д1 2	0.12	на опорах, отступ 50
14	Планка крепления фальш-панели	2563	80	1	—	0.21	справа
15	Тумба: боковина	402	572	2	Д1 2, Ш1 0,4	0.46	0,4 – верхний торец под крышкой
16	Тумба: перегородка	386	572	1	Д1 2	0.22	
17	Тумба: дно	1533	572	1	—	0.88	
18	Тумба: царга задняя (под петли крышки)	758,5	100	2	—	0.15	
19	Тумба: цоколь	1465	78	1	Д1 2	0.11	
20	Планка крепления фальш-панели тумбы	498	80	1	—	0.04	слева
Задняя стенка 10							
21	Задняя стенка шкафа	2561	1596	1	—	4.09	
22	Задняя стенка тумбы	398	1561	1	—	0.62	
МДФ 18							
23	Дверь нижняя	2087,5	397	4	—	3.31	фрезеровка-ручка 15 мм по кромке у стыка, розовая эмаль
24	Дверь антресоли	470,5	397	4	—	0.75	фрезеровка-ручка (продолжение паза)
25	Тумба: передняя панель	398	779,5	2	—	0.62	неподвижная
26	Тумба: крышка	600	779,5	2	—	0.94	открывание вверх
27	Фальш-планка 20 (шкаф, справа)	2563	20	1	—	0.05	
28	Фальш-планка 20 (тумба, слева)	498	20	1	—	0.01	

Правила раскроя

Корпус — ЛДСП 16 мм; фасады — МДФ 18 мм; задняя стенка 10 мм накладная на тыльную сторону (глубина боковин и горизонтов = глубина корпуса − 10). Крыша и дно — между боковинами, стойки — между крышей и дном. Съёмные полки −2 мм по длине; глубина полок = глубина боковины − 20. Ящики Blum TANDEMBOX antaro M, NL 500: дно (LW − 75) × (NL − 24), задняя стенка (LW − 87) × 84 — проверить по каталогу Blum. Кромка ПВХ: Д — длина, Ш — ширина; 2 — 2 мм, 0,4 — 0,4 мм.

Материал	Площадь (без запаса)	Кромка 2 мм	Кромка 0,4 мм
ЛДСП 16	**14.66 м²**	**30.0 м**	**4.9 м**
Задняя стенка 10	**4.71 м²**	**0.0 м**	**0.0 м**
МДФ 18	**5.68 м²**	**0.0 м**	**0.0 м**

К площади добавить 10–15 % на раскрой; к кромке — 10 % и по 50 мм на торец.


ЭСКИЗЫ ДЕТАЛЕЙ — ШКАФ С ЯЩИКАМИ И ТУМБА

номера позиций — как в таблице деталировки

Лист 4
Размеры в мм · лист А3


кромка 2 мм кромка 0,4 мм Д1 — нижняя длинная сторона эскиза, Д2 — верхняя, Ш1 — левая, Ш2 — правая

1. Боковина
ЛДСП 16 · 2 шт




кромка: Д1 2, Ш1 0,4

2. Крыша
ЛДСП 16 · 1 шт




кромка: Д1 2

3. Дно
ЛДСП 16 · 1 шт




кромка: Д1 2

4. Стойка средняя
ЛДСП 16 · 1 шт




кромка: Д1 2

5. Полка антресоли (неподвижная)
ЛДСП 16 · 2 шт




кромка: Д1 2

6. Полка над ящиками (неподвижная)
ЛДСП 16 · 1 шт




кромка: Д1 2

7. Полка левая (съёмная)
ЛДСП 16 · 3 шт




кромка: Д1 2

8. Полка правая под штангами (неподвижная)
ЛДСП 16 · 2 шт




кромка: Д1 2

9. Проставка под ящики
ЛДСП 16 · 2 шт




кромка: Д1 2

10. Фасад ящика внутренний
ЛДСП 16 · 4 шт




кромка: Д1 2, Д2 2, Ш1 2, Ш2 2

11. Ящик: дно (TANDEMBOX)
ЛДСП 16 · 4 шт



кромка: —

12. Ящик: задняя стенка (TANDEMBOX M)
ЛДСП 16 · 4 шт




кромка: Д1 0,4

13. Цоколь
ЛДСП 16 · 1 шт




кромка: Д1 2

14. Планка крепления фальш-панели
ЛДСП 16 · 1 шт




кромка: —

15. Тумба: боковина
ЛДСП 16 · 2 шт




кромка: Д1 2, Ш1 0,4

16. Тумба: перегородка
ЛДСП 16 · 1 шт




кромка: Д1 2

17. Тумба: дно
ЛДСП 16 · 1 шт




кромка: —

18. Тумба: царга задняя (под петли крышки)
ЛДСП 16 · 2 шт




кромка: —

19. Тумба: цоколь
ЛДСП 16 · 1 шт



кромка: Д1 2

20. Планка крепления фальш-панели тумбы
ЛДСП 16 · 1 шт



кромка: —

21. Задняя стенка шкафа
Задняя стенка 10 · 1 шт




кромка: —

22. Задняя стенка тумбы
Задняя стенка 10 · 1 шт



кромка: —

23. Дверь нижняя




МДФ 18 · 4 шт
кромка: —

24. Дверь антресоли




МДФ 18 · 4 шт
кромка: —

25. Тумба: передняя панель




МДФ 18 · 2 шт
кромка: —

26. Тумба: крышка




МДФ 18 · 2 шт
кромка: —

27. Фальш-планка 20 (шкаф, справа)



МДФ 18 · 1 шт
кромка: —

28. Фальш-планка 20 (тумба, слева)



МДФ 18 · 1 шт
кромка: —

ФУРНИТУРА

шкаф со столом и шкаф с ящиками и тумба — отдельный лист

Шкаф со столом

Наименование	Кол.	Где / примечание
Петли и подъём		
Петля Blum CLIP top BLUMOTION 110°, накладная	11	двери у боковин, фасады антресоли у боковин, фасад под столом
Петля Blum CLIP top BLUMOTION 110°, полунакладная	14	двери и фасады антресоли на стойках 600/1200
Монтажная планка Blum CLIP 0 мм	25	
Толкатель Blum TIP-ON для дверей	4	фасады антресоли «волна» (без ручек)
Ящики		
Blum TANDEMBOX antaro M, NL 500, BLUMOTION (комплект)	4	тумба стола, LW 368
Ручки		
Профиль-ручка вертикальный (алюм., чёрный), L 1965	3	на кромках дверей у стыков
Профиль-ручка вертикальный, L 715	1	фасад под столом
Наполнение		
Штанга овальная (чёрная), L 1174	2	секция 3
Штангодержатель	4	
Полкодержатель с фиксацией (под ЛДСП 16)	48	12 съёмных полок × 4
Крепёж корпуса		
Конфирмат 7 × 50	85	шкаф 64 + тумба стола 18, с запасом
Заглушка конфирмата (в цвет корпуса)	30	только на видимых местах
Саморез 3,5 × 25 (задняя стенка 10 мм)	170	шаг 150 мм
Опора регулируемая h 50	8	шкаф
Клипса цоколя	4	
Подпятник	4	тумба стола
Уголок мебельный металлический	6	крепление столешницы к шкафу и тумбе
Крепление к стене (уголок / навес)	4	
Подсветка		
Профиль алюминиевый врезной с рассеивателем, 2 м	1	секция 1, вертикально
Профиль алюминиевый врезной с рассеивателем, 0,6 м	1	антресоль справа
Лента LED 24 В, 4000 K, м	3	
Блок питания 24 В, 30 Вт	1	
Выключатель / датчик движения	1	открытые полки
Датчик открывания двери	1	антресоль справа

Шкаф с ящиками и тумба

Наименование	Кол.	Где / примечание
Петли		
Петля Blum CLIP top BLUMOTION 110°, накладная	14	двери у боковин: 5 + 5 нижние, 2 + 2 антресоль
Петля Blum CLIP top BLUMOTION 110°, полунакладная	14	двери на средней стойке: 5 + 5, 2 + 2
Монтажная планка Blum CLIP 0 мм	28	
Ящики		
Blum TANDEMBOX antaro M, NL 500, BLUMOTION (комплект)	4	внутренние, LW 744 (между проставками)
Крепление внутреннего фасада TANDEMBOX	4	
Наполнение		
Штанга овальная, L 774	2	правый отсек
Штангодержатель	4	
Полкодержатель с фиксацией	12	3 съёмные полки × 4
Тумба		
Петля для откидной крышки (рояльная), L 750	2	по одной на крышку
Подъёмник крышки с плавным опусканием (lid stay)	4	по 2 на крышку, крышка ≈ 6,5 кг
Опора регулируемая h 80	6	
Клипса цоколя	3	
Крепёж корпуса		
Конфирмат 7 × 50	90	шкаф 64 + тумба 21, с запасом
Заглушка конфирмата	20	на видимых местах
Саморез 3,5 × 25 (задняя стенка 10 мм)	130	шаг 150 мм
Саморез 4 × 30 (передние панели тумбы, фальш-планки)	24	
Опора регулируемая h 80	6	шкаф
Клипса цоколя	4	шкаф
Крепление к стене (уголок / навес)	4	
Подсветка		
Профиль алюминиевый врезной с рассеивателем, 2,5 м	2	вертикально в каждом отсеке
Лента LED 24 В, 4000 K, м	5	
Блок питания 24 В, 30 Вт	1	
Датчик открывания двери	2	по одному на отсек

Примечания. Фурнитура — Blum (петли CLIP top BLUMOTION 110°, ящики TANDEMBOX antaro). Количество крепежа дано с небольшим запасом. Петли: на дверях высотой ≈2000 — по 5 шт, на фасадах до 750 — по 2 шт. Полунакладные петли — где две двери крепятся к одной стойке. Модели подсветки и подъёмников крышки подобрать у поставщика под вес фасадов.