








Modo Lectura (Pantalla de inicio)




- Botones   : Desplazamiento secuencial por filas dentro de la pantalla. (*Scroll sin parpadeo con principio y fin a partir de linea 2, 1ª Linea fija*).
- Botón  (*Pulsacion larga 2"*): Entra en *modo selección de salidas* (C1,C2,...,Cn).



Modo selección de salidas

- Botones   : Desplazamiento secuencial dentro del menu (S1, S2, S3, ..., Sn). (*Parpadeo modo cursor [S1]*)
- Botón  (*Pulsacion corta 0.1"*): Entra en modo edición de la salida y sus parámetros.
- Botón  (*Pulsacion larga 2"*): Sale a la pantalla de inicio.

Modo edición de salida y sus parámetros

- Botones and : Navegacion por los parametros (*Parpadeo modo cursor [S1, HS, RH, etc.] 1' duracion, 80% ON, 1ª Linea fija*)
- Botón  : Entra en edicion de la salida o sus parametros.
- Botones and : Incrementa o decrece el valor-nombre del parametro. (*Parpadeo modo edicion [Parámetro] 1,5' duracion, 50% ON*)
- Botón  : Confirma el valor de la salida o del parametro en edición y continúa con la navegacion por el siguiente parámetro.
- Botón  (*Pulsacion larga 2"*): Sale a la pantalla selección de salidas.

C1->APAGADO

C2->ENCENDIDO

C3->RIEGO

HS:48% RANGO: -15%

CICLO:00'00" ON:100%

ON: 02:00H ----> 12:00H

TSMAX: 30C

C4->HUMIDIFICACION

HR:68% RANGO:-4%

CICLO:00'00" ON:100%

ON: 00:00H ----> 00:00H

C5->EXTRACC. HUMEDAD
HR:68% RANGO:+6%
CICLO:00'00" ON:100%
ON: 00:00H ----> 00:00H

C6->ADICION [+CO2]
O:1200PPM RANGO:-5%
CICLO:00'00" ON:100%
ON: 00:00H ----> 00:00H

C7->EXTRACC. [+CO2]
O:1200PPM RANGO:+8%
CICLO:00'00" ON:100%
ON: 00:00H ----> 00:00H

C8->VENTILACION

CICLO:00'00" ON:100%
ON: 00:00H ----> 00:00H

