

הוראות הפעלה:

1. הזן כמות- תפוזים, קלמנטינות ופומלות רצויה בstock המתאים בwatch1.
2. לחץ על מתג X010 (מתחיל את יום העבודה- נורה Y010 תידלק).
3. הרם את מתג X002 (שלב שטיפת הפירות- נורה Y005 נדלקת ל3 שניות).
4. הרם את מתג X001 (שלב איסוף הפירות במיכל ייעודי- נורה Y001 נדלקת).
5. לחץ לחיצה כפולה על מתג X011 (שלב סחיטת הפירות והעברה למיכל המיץ- נורה Y001 תיכבה ונורות Y002 ו-Y003 יבהבו לסירוגין).
6. הכנס ערך אנלוגי ב-Analog Input_2.
7. הרם את מתג X003 (דוגם את הערך האנלוגי):
 - 7.1. במידה והקלט לא בטווח שהוגדר, נסה בשנית.
 - 7.2. במידה והקלט תקין, נורה Y004 תידלק למשך 5 שניות והמיץ יעבור למיכל אחסון.
8. השלב היצירתי- הרם את מתג X000, נורה Y000 תידלק למשך 3 שניות ויתחיל תהליך סינון.
 - 8.1. הכנס ערך אנלוגי ב-Analog Input_2 המהווה את הציון לטעימה.
 - 8.2. לאחר כל הכנסת ציון הרם את מתג X005. (יש להכניס 4 ערכים בעבור הציונים של 4 הטועמות).
 - 8.3. נורה Y006 תידלק למשך 4 שניות.
 - 8.4. בתום הליך הטעימה ומתן ארבעת הציונים יוצג ממוצע הציונים בANALOG OUTPUT מעוגל מטה למספר השלם הקרוב ביותר.