

הוראות למפעיל –

מערכת ייצור גומיגם

1. הכנות לפני תחילת יום העבודה

לפני הפעלת המערכת יש לוודא שכל המתגים לא מורמים, כלומר במצב כבוי. לאחר מכן, יש להזין את כמויות חומרי הגלם ישירות לרגיסטרים המתאימים דרך חלונית ה-Watch:

- BERRY input – כמות פטל (בגרמים)
- LEMON input – כמות לימון (בגרמים)
- STABILIZER input – כמות חומר מייצב (בגרמים)
- GUM input – כמות דובוני גומי (ביחידות)

יש לוודא שהכמויות מספיקות לייצור של לפחות מארז אחד מהסוג שנבחר.

2. הפעלת יום העבודה

לחץ על המתג X7 כדי להפעיל את המערכת. נורת Y7 תידלק, ותישאר דלוקה לאורך כל יום העבודה.

כל הרגיסטרים יאותחלו אוטומטית, המערכת תעבור למצב פעיל ותהיה מוכנה לקבל פקודת ייצור.

3. שלב הייצור

a. הכנת טעמי הגלידה

- לחץ על המתג X1 להתחלת השלב.
- המערכת תדגום את הערך האנלוגי (Analog Input 1), ותקבע את סוג הגומיגם
 - ערך 0-5 מייצר גומיגם רגיל
 - ערך 6-10 מייצר גומיגם פינוק
- מתבצעת בדיקת מלאי, האם קיימת כמות מספק של כל חומרי הגלם לייצור מארז אחד.
- אם המלאי יספיק, הנורה Y0 תידלק למשך זמן ההכנה
 - אם לא מספיק, יום העבודה יסתיים, וראו פירוט בסעיף 4.

b. קירור הגלידה

- לאחר כיבוי נורת Y0 וסיום ההכנה, לחץ על המתג X2.
- הגלידה תועבור למיכל הקירור, ונורה Y2 תידלק לזמן הקירור.

- שלב זה יסתיים, והנורה תיכבה, באחד משני המצבים הבאים:
 - חלפו 8 שניות
 - חיישן הטמפרטורה X3 יזהה שהטמפ' ירדה לרמה המתאימה

c. ערבוב החומרים

- לאחר סיום הקירור, שלב הערבוב יתחיל אוטומטית – אין צורך בלחיצה נוספת על מתג.
- החומרים יועברו למיכל הערבוב יחד עם דובוני הגומי.
- נורות Y5, Y6 יבהבו במהלך הערבוב לסירוגין, כל חצי שנייה.
- משך הערבוב משתנה בכל סוג מוצר

d. סיום איטרציה

- בסיום הערבוב, מתבצעת אריזה אוטומטית של מארז אחד. מונה המארזים מתעדכן
- לאיטרציה נוספת, חזור לשלב א' ולחץ שוב על X1

4. סיום יום העבודה

- יום העבודה מסתיים באחד משני המצבים הבאים
 - חוסר בחומרי גלם לייצור, שמתגלה בשלב 3א.
 - לחיצה על מתג חירום X5
- בכל אחד ממצבים אלו, כל התהליכים נעצרים והמשתנים מתאפסים
- נורה Y7 נכבית
- מספר המארזים שיוצרו במהלך היום מוצג בפלט האנלוגי

5. דגשים חשובים

- יש להזין חומרי הגלם אך ורק לפני תחילת יום העבודה.
- אין ללחוץ על מתגים שלא נחוצים לשלב הנוכחי.
- יש לוודא שהערך האנלוגי מוגדר לטווח תקין, לפני הלחיצה על X1.