

הוראות למפעיל:

1. חבר את מערכת הבקרה למקור מתח והמתן לסיום תהליך האתחול.
על מסך ה-LCD תופיע ההודעה "System Loading / Please wait" בזמן שהבקר מאתחל את הרכיבים ומבצע בדיקת תקינות לחיישן הביומטרי.
2. עם סיום האתחול, המערכת תיכנס למצב המתנה. על גבי מסך ה-LCD תופיע ההודעה: "Moses approve? / Press OK".
3. כווני את שלט ה-IR אל עבר עינית הקליטה (ממרחק של עד 2 מטרים) ולחצי על כפתור ה-OK
לאחר לחיצה תקינה: מסך ה-LCD יציג את הודעת האישור "Moses approved Staff approved /", והמערכת תעבור אוטומטית לשלב הבא לאחר 1.5 שניות.
4. המתינו להופעת ההודעה "Scan Finger / Place finger" על גבי המסך.
5. הנחי את האצבע בצורה יציבה על גבי חיישן טביעת האצבע הדיגיטלי.
6.

6.1 אם טביעת האצבע **מזוהה**:

- 6.1.1 מסך ה-LCD יציג את הודעת המערכת: "Welcome to / Canaan!".
- 6.1.2 נורת החיווי הירוקה (LED_GREEN) תידלק.
- 6.1.3 מנוע הסרבו יפתח את מעבר ים סוף, והשער ישער פתוח לחמש שניות, ואז תוצג ההודעה: Gate Closed / Scan finger
- 6.1.4 לאחר שהשער נסגר, ניתן לסרוק טביעת אצבע נוספת של משתמש מורשה כדי לפתוח את השער שוב, ללא אישור נוסף של השלט.

6.2 אם האצבע **לא מזוהה**:

- 6.2.1 נורת החיווי האדומה (LED_RED) תידלק ומנוע השער יישאר נעול במקומו.
- 6.2.2 מסך ה-LCD יציג את הודעת האזהרה: "Access Denied / Try again" למשך 3 שניות.
7. הנורה האדומה תכבה והמערכת תחזור אוטומטית למצב סריקת אצבע כדי לאפשר ניסיון זיהוי נוסף.
8. לאחר שכולן עברו, ניתן ללחוץ על כפתור הסגירה של משה ולהחזיר את המערכת לשלב זיהוי של משה חדש באמצעות השלט והמערכת תבצע איפוס מלא למכונת המצבים, תציג על המסך את ההודעה "Reset by Moses / Press OK" ולאחר 1.5 שניות תחזור לנקודת ההתחלה ותמתין שוב לאישור אלחוטי חדש מהשלט.
- כאשר סביבת העבודה חשוכה, נורת "עמוד האש" תידלק באופן אוטומטי באמצעות חיישן האור.