

מערכת לייצור גומיגם - מדריך למפעיל

תיאור כללי

מערכת זו אחראית על תהליך ייצור אוטומטי של ארטיק גומיגם לפי סוגים שונים, רגיל או פרימיום.

התהליך כולל:

- בחירת סוג מוצר (רגיל / פרימיום) לפי קלט אנלוגי
- הכנת טעמי גלידה פטל ולימון
- קירור
- ערבוב
- אריזת ארטיקים במארזים של שבע יחידות
- ספירת מארזים
- סיום יום עבודה

הסבר כפתורים וחיישן:

- X7 - התחלת יום עבודה
- X1 - התחלת הייצור
- X2 - התחלת הקירור
- X5 - עצירת חירום ידנית
- X3 - חיישן הטמפרטורה לקירור

הפעלת המערכת

שלב 1 - התחלת יום עבודה

1. לחץ על X7
2. נורת Y7 תידלק
3. המערכת תיכנס למצב עבודה

שלב 2 - התחלת ייצור

1. לחץ על X1
- תתבצע דגימה של הקלט האנלוגי
- המערכת תבחר:
 - מוצר רגיל (0-5)
 - מוצר פרימיום (6-10)

שלב 3 - בדיקת מלאי

- אם חסר חומר - התהליך נעצר
- אם יש מספיק - ממשיך לשלב הבא

שלב 4 - הכנת טעמים

- נורת Y0 תידלק למשך 5 שניות
- מתבצע שימוש בחומרי גלם מהמלאים (עבור 7 יחידות בכל איטרציה)

שלב 5 - קירור

1. לחץ על X2
 - נורת Y2 תידלק
 - הקירור יימשך:
 - 8 שניות
 - או עד שהטמפרטורה תרד מתחת ל10 מעלות (X3)

שלב 6 - ערבוב

- החומרים מועברים למיכל ערבוב
- נורות Y5 ו-Y6 מהבהבות לסירוגין
- זמן ערבוב:
 - רגיל: 3 שניות
 - פרימיום: 5 שניות

שלב 7 - סיום מחזור

- מתווסף מארז אחד למונה
- המיכל מתרוקן
- ניתן להתחיל מחזור חדש

שלב 8 - סיום יום עבודה

- יום העבודה מסתיים כאשר:
 - חסר חומר גלם
 - או לחיצה על X5 (עצירת חירום)
- בסיום:
 - נורת Y7 נכבית
 - מספר המארזים מוצג ביציאה האנלוגית (מחולק ב-10)

דגשים חשובים

- אין להתחיל ייצור ללא יום עבודה פעיל
- אין להפעיל קירור לפני סיום הכנת טעמים
- יש לוודא מלאים לפני תחילת ייצור
- במקרה חירום - להשתמש ב-X5

איפוס המערכת

המערכת מתאפסת אוטומטית:

- בתחילת מחזור חדש

- או בסיום יום עבודה

למפעיל

המערכת אוטומטית לחלוטין לאחר התחלת ייצור.

יש לעקוב אחר הנורות ולהתערב רק במקרים הבאים:

- חוסר חומר
- עצירת חירום
- התחלת מחזור חדש

בהצלחה בתפעול המערכת!