LIVING ROOM · 投屏接收

可被发现

小米电视投屏

在 iPhone 或 iPad 上点「投屏」，选择这台电视

DLNA 接收 · 电视端无需任何操作

电视地址	本次已接收
192.168.31.84	0 次

后台待机　连接详情　退出接收

按 OK 确认 · 「后台待机」让电视回到桌面后继续接收 · 「开机待机」在设置里开启

正在从 iPhone 15 Pro 播放 | 2160p

流浪地球 2

2160p HDR · HEVC · 来自 iPhone 15 Pro

00:12:04 42:18

清晰度 连接详情 结束投屏

方向键唤出操作栏 · 2 秒无操作自动收起 · 菜单键切换画质 · 返回键结束本次播放

画质

当前 2160p HDR · HEVC

自动（随网络调整） 当前 2160p ✓

2160p HDR · 25 Mbps

1080p 推荐 · 更稳定

720p 省流量

片源只有 3 档可切换 · 更多档位请在手机端调整后重新投屏

连接详情

返回键关闭

版本	0.1.8-test
电视	Xiaomi L65M9-AP
系统	Android 11 · API 30
接收器	192.168.31.84:8080
当前画质	2160p HDR · HEVC
收到地址	3 次
本次连接	00:12:04

按这个顺序排查

01 搜不到本机：确认同一网络；关闭电视自带投屏或当贝等接收端后重新搜索。

02 能搜到但没有地址：多为发送端兼容限制，换一个视频 App 再试。

03 收到地址但播不出来：对照下方错误代码，多为解码器回退失败或地址过期。

```
[22:04:11] ssdp ready  239.255.255.250:1900
[22:04:12] http listen  0.0.0.0:8080
[22:05:03] set_uri  192.168.31.84:8080/m/7f3c.mp4
[22:05:06] decoder hevc.hw → fallback hevc.sw
[22:05:09] playing
```

记录只保存在本次运行的内存中 · 不显示完整视频地址与登录信息

!

无法播放此视频

解码器初始化失败 · ERR_DECODER_INIT

片源是 2160p HEVC，电视的硬件解码器没能初始化。可以在手机端切到 1080p 后重新投屏。

重试　查看详情

地址有效期约 5 分钟 · 过期后需在手机端重新发起投屏

DESIGN SPEC · tvOS LANGUAGE · 1920 × 1080

焦点、材质与遥控键位

以亮度而非色相表达焦点；以玻璃层而非分割线表达层次；字号下限 22

焦点

- 焦点 = 白色实底 + 暗色文字 + 外发光
- 未聚焦：白 7% 玻璃 + 10% 描边 + 白字 90%
- 一屏只留一个焦点，靠亮度分层级
- 可点高度 84–92，最小 64

材质与形状

- 面板：白 7% + 12% 描边 + 圆角 32 + 大范围投影
- 播放控制条：白 7%、圆角 28、距边 96
- 卡片 / 按钮圆角 18–24，圆形控件 64–68
- 背景近黑 #08080A，分区靠层次不靠色块

字号

76	页面标题
46	片名 / 页面副标题
36	面板标题
28	正文 / 按钮
22	注解（下限）

遥控键位 · 小米蓝牙遥控

方向键	OK 确认	返回	菜单	播放 / 暂停
唤出控制条 · 移动焦点	执行当前焦点	播放中结束 · 其余回待机	直接打开画质	暂停并保持控制条

NOTE

刻意不照抄：Apple 播放器的进度条可以拖动，但 DLNA 接收端只能转发、不能 seek。
进度条因此做成只读指示，不放手柄——照抄等于给一个按了没反应的控件。