

Service Manager

Εγχειρίδιο Χρήστη

BUSINESSWARE M LTD

Βελτιστοποιημένο για

MEFERI ME61

Έκδοση 1.0 | Μάρτιος 2026

Περιεχόμενα

1. Εισαγωγή
2. Εγκατάσταση
3. Σύνδεση (Login)
4. Κεντρική Οθόνη
5. Δημιουργία Δελτίου
6. Στοιχεία Δελτίου & Καταστάσεις
7. Σκανάρισμα Barcode / QR
8. Εκτύπωση Ετικετών
9. Στατιστικά
10. Ρυθμίσεις
11. Διαχείριση Τεχνικών
12. Αποθήκη Ανταλλακτικών
13. Ειδοποιήσεις SMS & Email

1. Εισαγωγή

Το Service Manager είναι μια εφαρμογή διαχείρισης επισκευών ηλεκτρικών εργαλείων, σχεδιασμένη ειδικά για το εργαστήριο της BUSINESSWARE M LTD. Καλύπτει όλο τον κύκλο ζωής μιας επισκευής: από την παραλαβή της συσκευής έως την παράδοσή της στον πελάτη.

Η εφαρμογή είναι βελτιστοποιημένη για χρήση στο φορητό τερματικό MEFERI ME61 (Android) αλλά λειτουργεί εξίσου από οποιοδήποτε Android κινητό ή tablet.

Κύρια Χαρακτηριστικά

- Πλήρης κύκλος ζωής δελτίου: 6 καταστάσεις (Παραλαβή → Διάγνωση → Επισκευή → Αναμονή Εξαρτημάτων → Έτοιμο → Παραδόθηκε)
- Παρακολούθηση ανταλλακτικών και εργασίας ανά δελτίο
- Σκανάρισμα barcode / QR για άμεσο άνοιγμα δελτίου
- Εκτύπωση ετικετών 60×40mm στον TSC MB241T (WiFi)
- Αυτόματες ειδοποιήσεις πελάτη μέσω SMS (Twilio) και Email (SMTP)
- Δημόσια σελίδα κατάστασης επισκευής (χωρίς σύνδεση)
- Πίνακας στατιστικών (έσοδα, χρόνος επισκευής, κατανομή καταστάσεων)
- Σύνδεση με PIN — ξεχωριστά δικαιώματα Manager / Τεχνικός

2. Εγκατάσταση

Η εφαρμογή εγκαθίσταται ως APK (Android Package) και δεν απαιτεί Google Play Store.

Βήματα Εγκατάστασης

Βήμα 1: Ανοίξτε τον browser (Chrome) στη συσκευή Android.

Βήμα 2: Μεταβείτε στο σύνδεσμο λήψης που σας έχει δοθεί.

Βήμα 3: Πατήστε 'Λήψη' — το APK αρχείο θα κατεβεί αυτόματα.

Βήμα 4: Ανοίξτε το αρχείο από τις Λήψεις. Αν ζητηθεί άδεια για 'Άγνωστες Πηγές', δώστε την.

Βήμα 5: Πατήστε 'Εγκατάσταση' και περιμένετε να ολοκληρωθεί.

Βήμα 6: Ανοίξτε την εφαρμογή 'Service Manager' από την οθόνη αφετηρίας.

Απαίτηση: Android 10 ή νεότερο. Η συσκευή πρέπει να είναι συνδεδεμένη στο τοπικό δίκτυο ή στο internet για να επικοινωνεί με τον server.

3. Σύνδεση (Login)

Η εφαρμογή χρησιμοποιεί 4ψήφιο PIN για αναγνώριση τεχνικού. Κάθε τεχνικός έχει το δικό του PIN.

Ρόλος	PIN	Πρόσβαση
Manager	9999	Πλήρη πρόσβαση: ρυθμίσεις, τεχνικοί, στατιστικά, δελτία
Τεχνικός	1234	Δελτία, σκανάρισμα, αποθήκη — όχι ρυθμίσεις
Τεχνικός γενικά	2345	Δελτία, σκανάρισμα, αποθήκη — όχι ρυθμίσεις

Τα PIN αλλάζουν από τον Manager μέσω Ρυθμίσεις → Τεχνικοί → Επεξεργασία.

4. Κεντρική Οθόνη

Η κεντρική οθόνη (καρτέλα Δελτία) εμφανίζει όλα τα ανοιχτά δελτία και παρέχει γρήγορη πλοήγηση.

Chips Κατάστασης (ταχύτητα φίλτρου)

- Όλα — εμφανίζει όλα τα δελτία
- Παραλαβή, Διάγνωση, Επισκευή, Αναμονή, Έτοιμο, Παραδόθηκε — φίλτρο ανά κατάσταση
- Ο αριθμός δίπλα σε κάθε κατάσταση δείχνει πόσα δελτία βρίσκονται εκεί

Κάρτα Δελτίου

- Κωδικός δελτίου (SRV-YYYYMMDD-XXXX)
- Όνομα πελάτη & αριθμός τηλεφώνου
- Συσκευή (μάρκα & μοντέλο)
- Κατάσταση με χρωματική ένδειξη
- Ημερομηνία παραλαβής

Αναζήτηση

Πληκτρολογήστε όνομα πελάτη ή κωδικό δελτίου στο πεδίο αναζήτησης για γρήγορο εντοπισμό.

5. Δημιουργία Νέου Δελτίου

Πατήστε το κουμπί '+' πάνω δεξιά στην κεντρική οθόνη για να δημιουργήσετε νέο δελτίο.

Απαραίτητα Πεδία

- Όνομα Πελάτη *
- Τηλέφωνο Πελάτη * (χρησιμοποιείται για SMS ειδοποιήσεις)
- Email Πελάτη (προαιρετικό — για email ειδοποιήσεις)
- Μάρκα Συσκευής *
- Μοντέλο Συσκευής *
- Περιγραφή Προβλήματος *
- Ανάθεση σε Τεχνικό (προαιρετικό)
- Εκτιμώμενη Ημ/νία Ολοκλήρωσης (προαιρετικό)

Μόλις αποθηκευτεί το δελτίο, εκτυπώνονται αυτόματα 2 ετικέτες: μία για τη συσκευή και μία απόδειξη για τον πελάτη (αν ο εκτυπωτής είναι ρυθμισμένος).

6. Στοιχεία Δελτίου & Καταστάσεις

Πατήστε σε οποιοδήποτε δελτίο για να δείτε τις πλήρεις λεπτομέρειες και να αλλάξετε κατάσταση.

Κύκλος Ζωής Δελτίου

Κατάσταση	Περιγραφή
Παραλαβή	Η συσκευή παραλήφθηκε — αρχική κατάσταση
Διάγνωση	Ο τεχνικός εξετάζει τη συσκευή
Επισκευή	Η επισκευή βρίσκεται σε εξέλιξη
Αναμονή Εξ/κών	Αναμονή παραλαβής ανταλλακτικών
Έτοιμο	Η επισκευή ολοκληρώθηκε — ο πελάτης ειδοποιείται αυτόματα
Παραδόθηκε	Η συσκευή παραδόθηκε στον πελάτη

Ενέργειες από την Οθόνη Δελτίου

- Αλλαγή κατάστασης με ένα πάτημα
- Προσθήκη ανταλλακτικών / εργασίας
- Σκανάρισμα ανταλλακτικού με barcode
- Αποστολή SMS ή Email στον πελάτη
- Επανεκτύπωση ετικετών
- Εμφάνιση QR σύνδεσης δημόσιας σελίδας

7. Σκανάρισμα Barcode / QR

Η εφαρμογή υποστηρίζει σκανάρισμα από την καρτέλα 'Σκανάρισμα' ή από την οθόνη δελτίου για ανταλλακτικά. Το τερματικό MEFERI ME61 διαθέτει ενσωματωμένο σκάνερ barcode.

Πώς να Σκανάρετε Δελτίο

1. Πατήστε την καρτέλα 'Σκανάρισμα' στο κάτω μέρος της οθόνης.
2. Σκανάρετε τον barcode ή QR code από την ετικέτα της συσκευής.
3. Η εφαρμογή ανοίγει αυτόματα το αντίστοιχο δελτίο.
4. Εναλλακτικά, πληκτρολογήστε χειροκίνητα τον κωδικό δελτίου.

8. Εκτύπωση Ετικετών (TSC

Ο εκτυπωτής TSC MB241T συνδέεται μέσω WiFi (TCP/IP). Χρησιμοποιεί ρολέτα ετικετών 60×40mm. Κάθε δελτίο εκτυπώνει αυτόματα 2 ετικέτες:

Ετικέτα Συσκευής (για τον τεχνικό)

- Κωδικός δελτίου (μεγάλα γράμματα)
- Όνομα πελάτη & συσκευή
- Περιγραφή προβλήματος (2 γραμμές)
- Ημερομηνία παραλαβής
- QR code → ο τεχνικός σκανάρει και ανοίγει το δελτίο
- Barcode Code128 (για σαρωτή γραμμωτού κώδικα)

Απόδειξη Πελάτη (για τον πελάτη)

- Όνομα & τηλέφωνο καταστήματος
- Κωδικός δελτίου (εμφανής)
- Όνομα & τηλέφωνο πελάτη
- Συσκευή & ημερομηνία
- QR code → ο πελάτης σκανάρει και βλέπει την κατάσταση online

Ρύθμιση εκτυπωτή: Ρυθμίσεις → Label Printer (TSC MB241T) → εισάγετε IP και Port (προεπιλογή: 9100).

9. Στατιστικά

Η καρτέλα Στατιστικά παρουσιάζει δείκτες απόδοσης για 3 χρονικές περιόδους: 7 Ημέρες, 30 Ημέρες, 12 Μήνες.

Δείκτης	Περιγραφή
Συνολικά Έσοδα	Άθροισμα ανταλλακτικών + εργασίας (€)
Συνολικές Εργασίες	Πλήθος δελτίων στην επιλεγμένη περίοδο
Ολοκληρωμένες	Δελτία που παραδόθηκαν
Μέσος Χρόνος Επισκευής	Μέσος χρόνος από Παραλαβή έως Παράδοση (ώρες)
Τάση Εσόδων	Γράφημα ημερήσιων εσόδων
Κατανομή Καταστάσεων	Πόσα δελτία σε κάθε κατάσταση

10. Ρυθμίσεις

Πρόσβαση μόνο για Manager. Ρυθμίσεις → αποθήκευση με το κουμπί 'Αποθήκευση Ρυθμίσεων'.

Τιμολόγηση

- Ωριαία Χρέωση (€) — προεπιλεγμένη τιμή εργασίας
- ΦΠΑ (%) — ποσοστό ΦΠΑ

Στοιχεία Καταστήματος

- Όνομα καταστήματος — εκτυπώνεται στην απόδειξη πελάτη
- Τηλέφωνο καταστήματος

Label Printer (TSC MB241T)

- IP Εκτυπωτή — π.χ. 192.168.1.100
- Port Εκτυπωτή — προεπιλογή: 9100

Ειδοποιήσεις SMS (Twilio)

- Account SID — από το Twilio dashboard
- Auth Token — κρυφό κλειδί Twilio
- Αριθμός Αποστολής — ο αριθμός από τον οποίο στέλνονται τα SMS

Ειδοποιήσεις Email (SMTP)

- SMTP Host, Port
- Χρήστης & Κωδικός πρόσβασης
- Email Αποστολής

11. Διαχείριση Τεχνικών

Πρόσβαση: Ρυθμίσεις → Διαχείριση Τεχνικών (μόνο Manager).

Προσθήκη Νέου Τεχνικού

- Πατήστε το '+' πάνω δεξιά.
- Συμπληρώστε Ονοματεπώνυμο, 4ψήφιο PIN και Ρόλο.
- Πατήστε 'Δημιουργία'.

Επεξεργασία Τεχνικού (αλλαγή ρόλου / PIN)

- Πατήστε το εικονίδιο ⇌ στη γραμμή του τεχνικού.
- Αλλάξτε Όνομα, PIN (αφήστε κενό αν δεν θέλετε αλλαγή) ή Ρόλο.
- Πατήστε 'Αποθήκευση'.

Απενεργοποίηση Τεχνικού

Πατήστε το εικονίδιο ☐ στη γραμμή του τεχνικού. Επιβεβαιώστε στο παράθυρο διαλόγου. Ο τεχνικός απενεργοποιείται (δεν μπορεί να συνδεθεί), αλλά το ιστορικό δελτίων του διατηρείται.

Δεν είναι δυνατή η απενεργοποίηση του τελευταίου ενεργού Manager ούτε η αλλαγή ρόλου του σε Τεχνικό αν είναι ο μοναδικός Manager.

12. Αποθήκη Ανταλλακτικών

Πρόσβαση: Ρυθμίσεις → Διαχείριση Ανταλλακτικών. Διαχειριστείτε τον κατάλογο ανταλλακτικών.

- Προσθήκη ανταλλακτικού με κωδικό, περιγραφή, barcode και τιμή
- Σκανάρισμα barcode ανταλλακτικού από την οθόνη δελτίου
- Παρακολούθηση κόστους ανταλλακτικών ανά δελτίο
- Τα ανταλλακτικά συνυπολογίζονται στα Στατιστικά Εσόδων

13. Ειδοποιήσεις SMS & Email

Η εφαρμογή στέλνει αυτόματες ειδοποιήσεις στον πελάτη όταν το δελτίο φτάσει στην κατάσταση 'Έτοιμο'.

SMS μέσω Twilio

- Ρυθμίστε τα στοιχεία Twilio στις Ρυθμίσεις.
- Βεβαιωθείτε ότι το δελτίο έχει τηλέφωνο πελάτη.
- Το SMS στέλνεται αυτόματα όταν η κατάσταση γίνει 'Έτοιμο'.
- Μπορείτε επίσης να στείλετε χειροκίνητα από την οθόνη δελτίου.

Email μέσω SMTP

- Ρυθμίστε τα SMTP στοιχεία στις Ρυθμίσεις.
- Βεβαιωθείτε ότι το δελτίο έχει email πελάτη.
- Το email στέλνεται αυτόματα όταν η κατάσταση γίνει 'Έτοιμο'.

Το μήνυμα ειδοποίησης περιλαμβάνει σύνδεσμο / QR για τη δημόσια σελίδα κατάστασης επισκευής.