CAMBIOS: Indicativo GPS.



PUERTO DE PASAJES (0 ft) (PASAJ)

N 43º19'00"
W 001º55'00"

UBICACIÓN CARTOGRÁFICA	COMM
Guipúzcoa (6-1 / H-11) JOG 1:250.000: NK30-03 (#5) CECAF LFC 1:500.000: 2	Incendio: 130.500 / 129.825 San Sebastián TWR/APP: 119.855 Puerto de Pasajes (EMERG): 156.800 Madrid MIL: 139.250 / 138.450
OROGRAFÍA	**POSICIÓN NAV**
Montañoso al Norte	SSN (FRQ 117.90): 4 NM, Rd 280º
ZONAS DE CARGA	**AEROPUERTOS**
Concha: 3 NM, 265º Rb, [615] Fuenterrabía: 7 NM, 165º Rb, [616] Eugi: 28 NM, 140º Rb, [607] Ullíbarri: 38 NM, 230º Rb, [619]	San Sebastián (LESO): 6 NM, 070º Rb Pamplona (LEPP): 35 NM, 160º Rb **Zaragoza (LEZG): 106 NM, 160º Rb** Torrejón (LETO): 182 NM, 200º Rb

RESTRICCIONES: Zona de carga ubicada en pasillo visual Oeste de San Sebastián, es necesario contactar con Torre para información de tráfico. La carga en esta zona está sujeta a autorización previa por parte de Medioambiente o del Director de Extinción. Si se dispone de radio UHF, contactar con el CCR (Centro de Comunicaciones Radiomarítimas) en 156.80 o canal 27 (frecuencia 157.350 para transmisión y 161.950 para recepción).

CARGA DE AGUA: La única opción que parece viable es cargar en el canal de entrada al puerto (ancho mínimo 90 metros), por debajo de los cables (muy altos respecto al agua) y con sentido hacia el mar (pues hay mejor salida).

OBSTÁCULOS: Torres de iluminación de gran altura en los muelles de carga.

MISCELÁNEA: En este rincón de España nació el inigualable Blas de Lezo y Olavarrieta, eterno ejemplo de valor y coraje tanto en mar como en tierra.