

Carga Máxima de Trabalho

Grau 10 GrabiQ (toneladas)

1-perna		2-pernas		3- & 4-pernas		Laço	
Dia. Corrente		β 0-45° α 0-90°	β 45-60° α 90-120°	β 0-45° α 0-90°	β 45-60° α 90-120°	β 0-45° α 0-90°	β 45-60° α 90-120°
6	1.5	2.1	1.5	3.15	2.2	1.6	1.2
7	2.0	2.8	2.0	4.2	3.0	2.2	1.6
8	2.5	3.5	2.5	5.2	3.7	2.7	2
10	4.0	5.6	4.0	8.4	6.0	4.4	3.2
13	6.7	9.5	6.7	14.0	10.0	7.4	5.3
16	10.0	14.0	10.0	21.0	15.0	11.0	8.0
20	16.0	22.4	16.0	33.6	24.0	17.6	12.8
22	20.0	28.0	20.0	42.0	30.0	22.0	16.0
26	27.0	38.2	27.0	57.3	40.5	29.7	21.6

Fator de segurança 4:1. As cargas máximas de trabalho são baseados em pernas de linga igualmente carregadas e dispostas.

Grau 8 Classic (toneladas)

EN 818-4:1996

1-perna		2-pernas		3- & 4-pernas		Laço de elevação sem fim
Dia. da Corrente mm		β 0-45° α 0-90°	β 45-60° α 90-120°	β 0-45° α 0-90°	β 45-60° α 90-120°	
6	1.1	1.6	1.1	2.36	1.7	1.8
7	1.50	2.12	1.5	3.15	2.24	2.5
8	2.0	2.8	2.0	4.25	3.0	3.15
10	3.15	4.25	3.15	6.7	4.75	5.0
13	5.3	7.5	5.3	11.2	8.0	8.5
16	8.0	11.2	8.0	17.0	11.8	12.5
19	11.2	16.0	11.2	23.6	17.0	18.0
22	15.0	21.2	15.0	31.5	22.4	23.6
26	21.2	30.0	21.2	45.0	31.5	33.5
32	31.5	45.0	31.5	67.0	47.5	50.0

Fator de segurança 4:1. As cargas máximas de trabalho são baseados em pernas de linga igualmente carregadas e dispostas.

Regras para a Correta CMT

Quando a configuração em força for adotada a CMT da corrente deve ser reduzida 20% (Exceto quando o gancho tipo LK for utilizado).

Condições de Carga Assimétrica

Para lingas de corrente desigualmente carregadas, recomenda-se a seguinte abordagem para cargas admissíveis:

- Um sistema de duas pernas é tratado como um sistema de uma única perna.
- Um sistema de três ou quatro pernas é tratado como um sistema de duas pernas.