Mikrona d.o.o.

POS Gostinstvo

Celovit uporabniški in referenčni priročnik · izdaja 8.5

Različica	8.5
Datum izdaje	22.09.2026

Kaj vključuje posamezen paket?

POS Lite	Prodaja in blagajna, izmene, računi, meni, zaloge, statistika, operativna poročila, realizacija, temeljnice, blagajniški premiki, obračun ur in nastavitve.
POS Standard	**Vse iz Lite** ter mize, kuhinja, točilnica, pripravljena hrana, odpadki s krožnikov in telefonska naročila.
POS Extended	**Vse iz Standard** ter simulacija, rezervacije, dostava, QR meni, večhodni meniji, dogodki in slavja, prenosi zaloge ter kavcije, boni in žetoni.

Priročnik je namenjen natakarjem, kuhinji, točilnici, vodjem izmene, skrbnikom zalog, administratorjem in računovodskim uporabnikom. Opisuje dejanske delovne postopke, pomen polj, posledice potrditev ter ravnanje ob napakah.

Kako uporabljate priročnik

Priročnik je razdeljen na dvanajst vsebinskih delov. Za iskani postopek uporabite kazalo, preverite predpogoje in sledite oštevilčenim korakom. Opozorila označujejo dejanja, ki jih ne smete ponavljati ali izvajati brez dovoljenja.

> **Pomembno:** vidnost gumbov je odvisna od vaše vloge, izbrane poslovne enote, blagajne in naprave. Če navedenega gumba ne vidite, ne uporabljajte prijave druge osebe. Obrnite se na vodjo ali administratorja.

Oznake paketov

Ob vsakem naslovu je oznaka najnižjega paketa, v katerem je opisana funkcija na voljo. Višji paket vedno vključuje tudi funkcije nižjih paketov. Strežniške pravice podjetja, zmožnosti poslovne enote in uporabniška vloga še vedno določajo dejanski dostop.

POS Lite	**Lite** — prodaja in blagajna, izmene, računi, meni, zaloge, statistika, operativna poročila, realizacija, temeljnice, blagajniški premiki, obračun ur in nastavitve.
POS Standard	**Standard** — vse iz Lite ter mize, kuhinja, točilnica, pripravljena hrana, odpadki s krožnikov in telefonska naročila.
POS Extended	**Extended** — vse iz Standard ter simulacija, rezervacije, dostava, QR meni, večhodni meniji, dogodki in slavja, prenosi zaloge ter kavcije, boni in žetoni.

Kazalo

DEL I: Dostop in priprava sistema 1

1. Dostop in priprava sistema [POS Lite] 2

1. Namen, meje poglavja in odgovornost [POS Lite] . . . 2
   - 1.1. Delovni kontekst [POS Lite] . . . 2
   - 1.2. Minimalni predpogoji [POS Lite] . . . 2
   - 1.3. Kaj ni dokaz pripravljenosti [POS Lite] . . . 3
2. Prijava in življenjski cikel seje [POS Lite] . . . 3
   - 2.1. Prijavni tok [POS Lite] . . . 3
   - 2.2. Kaj uporabnik vidi [POS Lite] . . . 3
   - 2.3. Varna prijava [POS Lite] . . . 3
   - 2.4. Neuspešna prijava [POS Lite] . . . 4
   - 2.5. Obnova žetona in zahteva 401 [POS Lite] . . . 4

2.6. Iztek seje med delom [POS Lite] . . . 5
2.7. Odjava [POS Lite] . . . 5
3. Zaslon, navigacija in stanja [POS Lite] . . . 5
3.1. Orientacija po prijavi [POS Lite] . . . 5
3.2. Pomen glavnih zaslonov [POS Lite] . . . 6
3.3. Stanja nalaganja [POS Lite] . . . 6
3.4. Funkcije, odvisne od profila enote [POS Lite] . . . 6
3.5. Vloga in navigacija [POS Lite] . . . 6
4. Podjetje, enota in blagajna [POS Lite] . . . 7
4.1. Podjetje [POS Lite] . . . 7
4.2. Enota [POS Lite] . . . 7
4.3. Menjava enote pri pooblaščenem uporabniku [POS Lite] . . . 7
4.4. Blagajna [POS Lite] . . . 8
4.5. Kontrola konteksta pred delom [POS Lite] . . . 8
4.6. Primer: natakar z eno enoto [POS Lite] . . . 8
4.7. Primer: vodja dveh enot [POS Lite] . . . 8
4.8. Primer: dve podjetji [POS Lite] . . . 9
5. Naprava in obseg miz [POS Standard] . . . 9
5.1. Ključ naprave [POS Standard] . . . 9
5.2. Podatki naprave [POS Standard] . . . 9
5.3. Obseg miz [POS Standard] . . . 9
5.4. Prvi zagon na novi napravi [POS Standard] . . . 10
5.5. Predpomnjeni podatki naprave [POS Standard] . . . 10
5.6. Tiskalnik in terminal [POS Standard] . . . 10
5.7. Naprava, ki jo uporablja več oseb [POS Standard] . . . 10
6. Omrežje, osvežitev in ponovna povezava [POS Lite] . . . 11
6.1. Razlika med zaslonom in strežnikom [POS Lite] . . . 11
6.2. Osvežitev strani [POS Lite] . . . 11
6.3. Vrnitev povezave [POS Lite] . . . 11
6.4. Prehodna napaka in potrjena odjava [POS Lite] . . . 12
6.5. Ponovni zagon brskalnika [POS Lite] . . . 12
6.6. Varni pogoji za ustavitev [POS Lite] . . . 12
7. Prvi dan v enoti [POS Lite] . . . 12
7.1. Namen uvajanja [POS Lite] . . . 12
7.2. Prvi dan natakarja [POS Lite] . . . 13
7.3. Prvi dan vodje enote [POS Lite] . . . 13
7.4. Prvi dan administratorja [POS Lite] . . . 13
8. Varnost na skupnih delovnih mestih [POS Lite] . . . 13
8.1. Pravilo osebne identitete [POS Lite] . . . 13

8.2. Fizična zaščita [POS Lite] . . . 14
8.3. Brskalniški profil [POS Lite] . . . 14
8.4. Kaj je dovoljeno sporočiti podpori [POS Lite] . . . 14
9. Odločanje pri pogostih odstopanjih [POS Lite] . . . 14
9.1. Mize niso pravilne [POS Standard] . . . 14
9.2. Blagajna ni dodeljena [POS Lite] . . . 15
9.3. Funkcija ni vidna [POS Lite] . . . 15
9.4. Zaslon pokaže staro stanje [POS Lite] . . . 15
9.5. Naprava je v napačni enoti [POS Lite] . . . 15
9.6. Nejasen rezultat plačila [POS Lite] . . . 15
10. Matrika odpravljanja težav [POS Lite] . . . 16
11. Zaključna kontrola dostopa [POS Lite] . . . 16
12. Skrbniška potrditev naprave in omejitev miz [POS Standard] . . . 17
12.1. Preverjanje naprave [POS Standard] . . . 17
12.2. Dovoljene mize [POS Standard] . . . 17
13. Hitra menjava natakarja na skupni napravi [POS Lite] . . . 18
13.1. Nastavitev POS PIN-a [POS Lite] . . . 18
13.2. Menjava identitete [POS Lite] . . . 18

DEL II: Začetek izmene in delovno okolje 20

2. Začetek izmene in delovno okolje [POS Lite] 21

1. Namen, meja in odgovornost [POS Lite] . . . 21
1.1. Kaj pomeni pripravljen začetek [POS Lite] . . . 21
1.2. Vloge [POS Lite] . . . 22
1.3. Enotni avtoritativni potek [POS Lite] . . . 22
2. Poslovni kontekst in prijava [POS Lite] . . . 22
2.1. Preverjanje konteksta [POS Lite] . . . 22
2.2. Povezava uporabnika in natakarskega profila [POS Lite] . . . 23
2.3. Aktivni profili [POS Lite] . . . 23
3. Zaslon Izmene [POS Lite] . . . 23
3.1. Osebni pogled [POS Lite] . . . 23
3.2. Administrativni pogled [POS Lite] . . . 24
3.3. Aktivne izmene [POS Lite] . . . 24
3.4. Zgodovina in stanja že zaključenih izmen [POS Lite] . . . 24
3.5. Odpiranje izmene [POS Lite] . . . 24
4. Blagajna, odgovornost in začetni denar [POS Lite] . . . 25
4.1. Razlikovanje evidenc [POS Lite] . . . 25
4.2. Fizični prevzem [POS Lite] . . . 25

4.3. Polja in omejitve nastavitve [POS Lite] . . . 25
4.4. Posebna primera [POS Lite] . . . 26
5. Začetne zaloge in razpoložljivost [POS Lite] . . . 26
5.1. Kdaj so zaloge vstopna zapora [POS Lite] . . . 26
5.2. Odločitveni postopek [POS Lite] . . . 26
5.3. Odprtje zalog [POS Lite] . . . 26
6. Delovno mesto, mize in odprta naročila [POS Standard] . . . 27
6.1. Mize in prostori [POS Standard] . . . 27
6.2. Rezervacijska zapora [POS Extended] . . . 27
6.3. Odprta naročila ob prevzemu [POS Standard] . . . 27
6.4. Zapis prevzema odprtih naročil [POS Standard] . . . 27
7. Kuhinja, točilnica in KDS [POS Standard] . . . 28
7.1. Kaj preverjamo [POS Standard] . . . 28
7.2. Preskus pripravljenosti brez ustvarjanja lažnega prometa [POS Standard] . . . 28
7.3. Ko postavke ni na postaji [POS Standard] . . . 28
7.4. Stanja KDS pri predaji [POS Standard] . . . 28
8. Naprava, seja in menjava delovnega mesta [POS Lite] . . . 29
8.1. Začetek na skupni napravi [POS Lite] . . . 29
8.2. Menjava naprave [POS Lite] . . . 29
8.3. Seja je potekla [POS Lite] . . . 29
8.4. Pravilo enega klika [POS Lite] . . . 29
9. Različice delovanja po tipu poslovanja [POS Lite] . . . 30
9.1. Kavarna [POS Lite] . . . 30
9.2. Restavracija [POS Lite] . . . 30
9.3. Dostava in prevzem [POS Extended] . . . 30
9.4. Dogodek oziroma začasno prodajno mesto [POS Extended] . . . 30
10. Matrika napak in varna obnova [POS Lite] . . . 31
10.1. Zaporedje obnove [POS Lite] . . . 31
11. Referenca polj in stanj [POS Lite] . . . 32
12. Končna kontrola pred prvo stranko [POS Lite] . . . 32
13. Operativne odločitve pred začetkom [POS Lite] . . . 33
13.1. Kdo sme odločiti [POS Lite] . . . 33
13.2. Odločitev ob nejasni blagajni [POS Lite] . . . 33
13.3. Odločitev ob odprti izmeni predhodnika [POS Lite] . . . 33
13.4. Odločitev ob dveh osebah na istem mestu [POS Lite] . . . 34
13.5. Odločitev ob izpadu povezave [POS Lite] . . . 34
14. Podroben pregled delovne postaje [POS Lite] . . . 34
14.1. Strojna oprema [POS Lite] . . . 34
14.2. Programsko okolje [POS Lite] . . . 34

14.3. Dostopnost delovnega prostora [POS Lite] . . . 35
14.4. Delovna ergonomija [POS Lite] . . . 35
15. Kakovost podatkov ob začetku [POS Lite] . . . 35
15.1. Enota [POS Lite] . . . 35
15.2. Blagajna [POS Lite] . . . 35
15.3. Čas [POS Lite] . . . 35
15.4. Oseba [POS Lite] . . . 36
16. Kontrolne točke po kanalih naročil [POS Lite] . . . 36
16.1. Miza v lokalu [POS Standard] . . . 36
16.2. Šank [POS Lite] . . . 36
16.3. Telefonsko naročilo [POS Standard] . . . 36
16.4. Dostava [POS Extended] . . . 36
16.5. Dogodek [POS Extended] . . . 37
17. Sporazumevanje ob začetku [POS Lite] . . . 37
17.1. Minimalno poročilo vodji [POS Lite] . . . 37
17.2. Poročilo administratorju [POS Lite] . . . 37
17.3. Potrditev predaje [POS Lite] . . . 37
18. Samostojna ocenjevalna lista [POS Lite] . . . 38
19. Kaj hitra menjava in obračun ur ne pomenita [POS Lite] . . . 38
19.1. Predaja izmene [POS Lite] . . . 38
19.2. Odmori osebja [POS Lite] . . . 39
20. Telefonska identiteta pri predaji [POS Standard] . . . 39
21. Vir za KIR in povezava popravkov [POS Lite] . . . 39

DEL III: Mize, rezervacije in naročila 40

3. Mize, rezervacije in naročila [POS Extended] 41

1. Namen in osnovna pravila [POS Lite] . . . 41
1.1. Predpogoji [POS Lite] . . . 41
1.2. Stanja miz [POS Standard] . . . 41
2. Pregled prostorov in miz [POS Standard] . . . 41
2.1. Izbira prostora [POS Standard] . . . 41
2.2. Odprta naročila na mizi [POS Standard] . . . 41
2.3. Kadar mize ne najdete [POS Standard] . . . 42
3. Rezervacije [POS Extended] . . . 42
3.1. Namen rezervacije [POS Extended] . . . 42
3.2. Ustvarjanje rezervacije [POS Extended] . . . 42
3.3. Časovno blokiranje [POS Extended] . . . 42
3.4. Spreminjanje ali preklic [POS Extended] . . . 42

4. Ustvarjanje naročila na mizi [POS Standard] . . . 43
4.1. Nov obisk [POS Standard] . . . 43
4.2. Nadaljevanje obstoječega naročila [POS Standard] . . . 43
4.3. Neposredna prodaja [POS Standard] . . . 43
5. Dodajanje artiklov [POS Lite] . . . 44
5.1. Osnovni postopek [POS Lite] . . . 44
5.2. Količina in ponovitve [POS Lite] . . . 44
5.3. Opombe [POS Lite] . . . 44
6. Modifikatorji, pice in večhodni obroki [POS Extended] . . . 44
6.1. Modifikatorji [POS Extended] . . . 44
6.2. Velikosti pic [POS Extended] . . . 45
6.3. Večhodni obrok [POS Extended] . . . 45
7. Urejanje odprtega naročila [POS Lite] . . . 45
7.1. Sprememba postavke [POS Lite] . . . 45
7.2. Razdelitev naročila [POS Lite] . . . 45
7.3. Združitev naročil [POS Lite] . . . 46
7.4. Premik na drugo mizo [POS Standard] . . . 46
8. Okrevanje po napaki [POS Lite] . . . 46
8.1. Napačna miza [POS Standard] . . . 46
8.2. Napačna postavka [POS Lite] . . . 46
8.3. Nejasno stanje po prekinitvi [POS Lite] . . . 46
9. Končna kontrola naročila [POS Lite] . . . 47
10. Delovni pogled: prostor, tloris in stanje mize [POS Standard] . . . 47
10.1. Kaj prikazuje pregled miz [POS Standard] . . . 47
10.2. Pomen operativnih stanj [POS Standard] . . . 47
10.3. Tlorisna disciplina [POS Standard] . . . 48
10.4. Vloge pri mizah [POS Standard] . . . 48
11. Rezervacije: okna, prihod in sprostitev [POS Extended] . . . 48
11.1. Termin in varovalno okno [POS Extended] . . . 48
11.2. Polja rezervacije [POS Extended] . . . 49
11.3. Prihod gosta [POS Extended] . . . 49
11.4. Zamuda, odpoved in no-show [POS Extended] . . . 49
11.5. Konflikt rezervacije in zasedenosti [POS Extended] . . . 50
12. Izbira izvora naročila [POS Lite] . . . 50
12.1. Miza [POS Standard] . . . 50
12.2. Neposredna prodaja [POS Lite] . . . 50
12.3. Telefonsko naročilo [POS Standard] . . . 50
12.4. QR naročilo [POS Extended] . . . 50
12.5. Odločitvena tabela [POS Lite] . . . 51

13. Življenjski cikel postavke [POS Lite] . . . 51
13.1. Dodajanje [POS Lite] . . . 51
13.2. Urejanje [POS Lite] . . . 51
13.3. Odstranjevanje [POS Lite] . . . 52
13.4. Modifikatorji [POS Lite] . . . 52
13.5. Pice [POS Lite] . . . 52
13.6. Opombe [POS Lite] . . . 52
14. Hodi, HOLD in FIRE [POS Lite] . . . 52
14.1. Namen hodov [POS Lite] . . . 52
14.2. HOLD [POS Lite] . . . 53
14.3. FIRE [POS Lite] . . . 53
14.4. Večhodne izjeme [POS Extended] . . . 53
15. Razdelitev, združitev in premik [POS Lite] . . . 53
15.1. Delitev po gostih [POS Lite] . . . 53
15.2. Delno zaračunane postavke [POS Lite] . . . 53
15.3. Združitev [POS Lite] . . . 54
15.4. Premik [POS Lite] . . . 54
15.5. Primer: dve družbi in delno plačilo [POS Lite] . . . 54
16. Sočasnost, povezava in obnovitev [POS Lite] . . . 54
16.1. Delo dveh naprav [POS Lite] . . . 54
16.2. Počasna povezava [POS Lite] . . . 55
16.3. Podvojena postavka [POS Lite] . . . 55
16.4. Konflikt sprememb [POS Lite] . . . 55
16.5. Izpad naprave [POS Lite] . . . 55
17. Operativni primeri [POS Lite] . . . 55
17.1. Rezervirana terasa [POS Lite] . . . 55
17.2. Pica z razlikami [POS Lite] . . . 56
17.3. Večhodna večerja [POS Extended] . . . 56
17.4. Telefonski prevzem [POS Standard] . . . 56
17.5. QR zahteva za natakarja [POS Extended] . . . 56
18. Referenčna matrika zaslonskih stanj [POS Lite] . . . 56
18.1. Stanje nalaganja [POS Lite] . . . 56
18.2. Prazen seznam miz [POS Standard] . . . 56
18.3. Izbira naročila na zasedeni mizi [POS Standard] . . . 57
18.4. Prazni rezultati filtra [POS Lite] . . . 57
18.5. Gumbi, ki so onemogočeni [POS Lite] . . . 57
18.6. Vidna QR čakalna vrsta [POS Extended] . . . 57
19. Podrobne posledice dejanj [POS Lite] . . . 57
19.1. Dodaj novo naročilo [POS Lite] . . . 57

19.2. Začni rezervacijo [POS Extended] . . . 58
19.3. Sprosti rezervacijo [POS Extended] . . . 58
19.4. Dodaj artikel [POS Lite] . . . 58
19.5. Odstrani artikel [POS Lite] . . . 58
19.6. Premakni naročilo [POS Lite] . . . 58
19.7. Spoji naročili [POS Lite] . . . 59
19.8. Razdeli naročilo [POS Lite] . . . 59
20. Robni primeri [POS Lite] . . . 59
20.1. Gost zamenja mizo pred prvim naročilom [POS Standard] . . . 59
20.2. Gost zamenja mizo po FIRE [POS Standard] . . . 59
20.3. En artikel, dva načina priprave [POS Lite] . . . 59
20.4. Gost želi plačati samo eno enoto vrstice [POS Lite] . . . 59
20.5. Ciljna miza ima drugo družbo [POS Standard] . . . 60
20.6. Rezervacija čez menjavo izmene [POS Extended] . . . 60
20.7. QR gost zahteva račun [POS Extended] . . . 60
21. Kratek preizkus usposobljenosti [POS Lite] . . . 60
22. Katalog regij zaslona in vidnih stanj [POS Lite] . . . 60
22.1. Pregled miz: zgornja vrstica [POS Standard] . . . 60
22.2. Pregled miz: čakalne vrste in filtri [POS Standard] . . . 61
22.3. Kartica mize: stalni podatki [POS Standard] . . . 61
22.4. Kartica mize: barvni robovi [POS Standard] . . . 62
22.5. Kartica mize: posebna stanja [POS Standard] . . . 62
22.6. Tlorisni prikaz [POS Lite] . . . 63
22.7. Dialog pregleda mize [POS Standard] . . . 63
23. Rezervacijski življenjski cikel v dejanski izmeni [POS Extended] . . . 64
23.1. Vnos in čas [POS Extended] . . . 64
23.2. Prepoznava znanega naročnika [POS Extended] . . . 64
23.3. Od načrtovane do blokirane mize [POS Extended] . . . 64
23.4. Prihod gosta [POS Extended] . . . 65
23.5. Zamuda in no-show [POS Extended] . . . 65
23.6. Urejanje in preklic [POS Extended] . . . 65
24. Izvori naročil in sled konteksta [POS Lite] . . . 66
24.1. Naročilo na mizi [POS Standard] . . . 66
24.2. Neposredna prodaja [POS Lite] . . . 66
24.3. Telefonski prevzem [POS Standard] . . . 66
24.4. Telefonska dostava [POS Extended] . . . 67
24.5. QR gost [POS Extended] . . . 67
24.6. Primerjalna presoja [POS Lite] . . . 67
25. Naročilo: regije, urejanje in meje [POS Lite] . . . 68

25.1. Kontekstna vrstica [POS Lite] . . . 68
25.2. Seznam postavk [POS Lite] . . . 68
25.3. Količina [POS Lite] . . . 68
25.4. Opomba in glasovni vnos [POS Lite] . . . 69
25.5. Popust in To Go [POS Lite] . . . 69
25.6. Uvoz iz računa [POS Lite] . . . 69
26. Modifikatorji, pice in večhodni meni v kombinaciji [POS Extended] . . . 70
26.1. Splošne skupine modifikatorjev [POS Extended] . . . 70
26.2. Naknadne izbirne možnosti [POS Extended] . . . 70
26.3. Pica [POS Extended] . . . 70
26.4. Pica in količina [POS Extended] . . . 71
26.5. Večhodni meni [POS Extended] . . . 71
26.6. Večhodni meni in KDS [POS Extended] . . . 71
27. Gostje, delni račun, spajanje in premik [POS Lite] . . . 72
27.1. Pripis po gostih [POS Lite] . . . 72
27.2. Delni račun [POS Lite] . . . 72
27.3. Kaj delitev ne pomeni [POS Lite] . . . 73
27.4. Spajanje naročil [POS Lite] . . . 73
27.5. Premik naročila [POS Lite] . . . 73
27.6. Kombinirane omejitve [POS Lite] . . . 74
28. Sočasnost, zastarel odgovor in obnovitev [POS Lite] . . . 74
28.1. Dve napravi, ena miza [POS Standard] . . . 74
28.2. Optimistična postavka [POS Lite] . . . 74
28.3. Odgovor 409 [POS Lite] . . . 74
28.4. Neuspešno shranjevanje [POS Lite] . . . 75
28.5. Počasna povezava in zapiranje strani [POS Lite] . . . 75
28.6. Stale prikaz po blagajni [POS Lite] . . . 75
29. Zaključna navzkrižna kontrola [POS Lite] . . . 76
30. Upravljanje rezervacij v POS-u [POS Extended] . . . 76
30.1. Iskanje in pregled [POS Extended] . . . 76
30.2. Nova rezervacija [POS Extended] . . . 76
30.3. Sprememba, preklic in samodejna sprostitev [POS Extended] . . . 77
30.4. Zgodovina rezervacije [POS Extended] . . . 77
31. Večhodni obrok in sproščanje hodov [POS Extended] . . . 77
32. Omejitve spletnih funkcij [POS Lite] . . . 78

DEL IV: Meni, artikli, normativi in alergeni **79**

4. Meni, artikli, normativi in alergeni [POS Lite] **80**

1. Namen in odgovornost [POS Lite] . . . 80
1.1. Predpogoji [POS Lite] . . . 80
1.2. Osnovni pojmi [POS Lite] . . . 80
2. Kategorije [POS Lite] . . . 80
2.1. Namen kategorij [POS Lite] . . . 80
2.2. Ustvarjanje kategorije [POS Lite] . . . 80
2.3. Urejanje kategorije [POS Lite] . . . 81
3. Pravila prodajnih in nabavnih artiklov [POS Lite] . . . 81
3.1. Prodajni artikel [POS Lite] . . . 81
3.2. Nabavni artikel [POS Lite] . . . 81
3.3. Prodaja in nabava na istem artiklu [POS Lite] . . . 81
3.4. Neaktivnost [POS Lite] . . . 81
4. Ustvarjanje in urejanje artikla [POS Lite] . . . 82
4.1. Nov prodajni artikel [POS Lite] . . . 82
4.2. Nov nabavni artikel [POS Lite] . . . 82
4.3. Urejanje obstoječega artikla [POS Lite] . . . 82
5. Normativi [POS Lite] . . . 83
5.1. Namen normativa [POS Lite] . . . 83
5.2. Ustvarjanje normativa [POS Lite] . . . 83
5.3. Enostaven artikel in normativ 1 : 1 [POS Lite] . . . 83
5.4. Sprememba recepture [POS Lite] . . . 83
5.5. Krožne in napačne povezave [POS Lite] . . . 84
6. Modifikatorji [POS Lite] . . . 84
6.1. Skupine modifikatorjev [POS Lite] . . . 84
6.2. Ustvarjanje skupine [POS Lite] . . . 84
6.3. Obvezne in izbirne izbire [POS Lite] . . . 84
7. Pice, velikosti in večhodni meniji [POS Extended] . . . 84
7.1. Velikosti pic [POS Extended] . . . 84
7.2. Dodatki za pico [POS Extended] . . . 85
7.3. Večhodni meni [POS Extended] . . . 85
8. Alergeni [POS Lite] . . . 85
8.1. Obveznost preverjanja [POS Lite] . . . 85
8.2. Neposredno določeni alergeni [POS Lite] . . . 85
8.3. Dedovani alergeni iz normativa [POS Lite] . . . 85
8.4. Ločena ročna potrditev [POS Lite] . . . 86
8.5. Kadar podatka ni [POS Lite] . . . 86
9. Preverjanje pred objavo [POS Lite] . . . 86
9.1. Kontrola artikla [POS Lite] . . . 86
9.2. Kontrola normativa [POS Lite] . . . 86

9.3. Kontrola za gosta in osebje [POS Lite] . . . 86
10. Okrevanje po napaki [POS Lite] . . . 87
10.1. Artikel se ne shrani [POS Lite] . . . 87
10.2. Alergenski predogled ni jasen [POS Lite] . . . 87
10.3. Artikel ni viden pri naročilu [POS Lite] . . . 87
11. Končna kontrola [POS Lite] . . . 87
12. Delovni zaslon in odgovornosti [POS Lite] . . . 88
12.1. Kaj ureja upravljanje menija [POS Lite] . . . 88
12.2. Vloge [POS Lite] . . . 88
12.3. Varna sprememba [POS Lite] . . . 88
13. Kategorije in vidnost [POS Lite] . . . 88
13.1. Polja kategorije [POS Lite] . . . 88
13.2. Ustvarjanje in urejanje [POS Lite] . . . 89
13.3. Brisanje [POS Lite] . . . 89
14. Tipi artiklov in njihove posledice [POS Lite] . . . 89
14.1. Prodajni artikel [POS Lite] . . . 89
14.2. Nabavni artikel [POS Lite] . . . 89
14.3. Blago, material in storitev [POS Lite] . . . 89
14.4. Aktivnost [POS Lite] . . . 90
15. Polja artikla: prodaja, nabava in priprava [POS Lite] . . . 90
15.1. Osnovna identiteta [POS Lite] . . . 90
15.2. Prodajni podatki [POS Lite] . . . 90
15.3. Nabavni podatki [POS Lite] . . . 90
15.4. Primer polj [POS Lite] . . . 90
16. Cene, Happy Hour in davčni kontekst [POS Lite] . . . 91
16.1. Cena [POS Lite] . . . 91
16.2. Happy Hour [POS Lite] . . . 91
16.3. Davčne kategorije [POS Lite] . . . 91
16.4. Dodani sladkor in nabava [POS Lite] . . . 91
16.5. Del menija [POS Lite] . . . 92
17. Modifikatorji in To Go [POS Lite] . . . 92
17.1. Skupina modifikatorjev [POS Lite] . . . 92
17.2. Posamezen modifikator [POS Lite] . . . 92
17.3. Privzeti modifikatorji [POS Lite] . . . 92
17.4. To Go [POS Lite] . . . 92
18. Pice, velikosti in poraba [POS Lite] . . . 93
18.1. Aktivne velikosti [POS Lite] . . . 93
18.2. Normativi velikosti [POS Lite] . . . 93
18.3. Čas priprave [POS Lite] . . . 93

19. Večhodni meniji in sestavljeni artikli [POS Extended] . . . 93
19.1. Vrste obrokov [POS Extended] . . . 93
19.2. Konfiguracija večhodnega menija [POS Extended] . . . 93
19.3. Klasični normativ [POS Extended] . . . 94
19.4. Primer [POS Extended] . . . 94
20. Normativi: vnos, validacija in rekurzija [POS Lite] . . . 94
20.1. Vrstica normativa [POS Lite] . . . 94
20.2. Samopovezava 1 : 1 [POS Lite] . . . 94
20.3. Rekurzivni normativ [POS Lite] . . . 94
20.4. Sprememba recepture [POS Lite] . . . 95
21. Alergeni: ročni podatki, dedovanje in revizija [POS Lite] . . . 95
21.1. Statusi [POS Lite] . . . 95
21.2. Ročno določeni podatki [POS Lite] . . . 95
21.3. Dedovani podatki [POS Lite] . . . 95
21.4. Posledica spremembe sestavine [POS Lite] . . . 96
21.5. Primer [POS Lite] . . . 96
22. Slike in različice slik [POS Lite] . . . 96
22.1. Uporaba slike [POS Lite] . . . 96
22.2. Nalaganje [POS Lite] . . . 96
22.3. Zgodovina [POS Lite] . . . 96
23. Uvoz, izvoz in množične spremembe [POS Lite] . . . 97
23.1. Excel uvoz [POS Lite] . . . 97
23.2. Podvojeni artikli [POS Lite] . . . 97
23.3. Rezultat uvoza [POS Lite] . . . 97
23.4. Excel izvoz in PDF cenik [POS Lite] . . . 97
24. Odpravljanje težav [POS Lite] . . . 97
24.1. Artikel ni v naročanju [POS Lite] . . . 97
24.2. Shranjevanje zavrne artikel [POS Lite] . . . 98
24.3. Napačna cena ali DDV [POS Lite] . . . 98
24.4. Nejasni alergeni [POS Lite] . . . 98
25. Katalog zaslona Upravljanje menija [POS Lite] . . . 98
25.1. Meje tega zaslona [POS Lite] . . . 98
25.2. Kategorijski del [POS Lite] . . . 98
25.3. Polja dialoga kategorije [POS Lite] . . . 99
25.4. Stanja dialoga kategorije [POS Lite] . . . 99
25.5. Primer kategorije [POS Lite] . . . 99
26. Katalog obrazca artikla [POS Lite] . . . 99
26.1. Zaščita odprtega obrazca [POS Lite] . . . 99
26.2. Ime in skupina [POS Lite] . . . 100

26.3. Prodajna in nabavna vloga [POS Lite] . . . 100
26.4. Nabavna polja [POS Lite] . . . 100
26.5. Prodajna kategorija in cena [POS Lite] . . . 101
26.6. Kartična barva in aktivnost [POS Lite] . . . 101
27. Vrste hrane in posledice normativa [POS Lite] . . . 101
27.1. A la carte [POS Lite] . . . 101
27.2. Pripravljena hrana [POS Standard] . . . 101
27.3. Sestavljeno [POS Lite] . . . 102
27.4. Večhodni meni [POS Extended] . . . 102
28. Pizza, velikosti in bon [POS Extended] . . . 102
28.1. Kdaj je izbira vidna [POS Extended] . . . 102
28.2. Pomen oznake [POS Extended] . . . 102
28.3. Cene velikosti [POS Extended] . . . 103
28.4. Primer kontrole pice [POS Extended] . . . 103
29. DDV, meni in To Go [POS Lite] . . . 103
29.1. Davčna kategorija [POS Lite] . . . 103
29.2. Prikazana prodajna stopnja [POS Lite] . . . 103
29.3. Del menija [POS Lite] . . . 104
29.4. Dodan sladkor [POS Lite] . . . 104
29.5. To Go kot ločen kontekst [POS Lite] . . . 104
30. Modifikatorji in Happy Hour [POS Lite] . . . 104
30.1. Modifikatorske skupine [POS Lite] . . . 104
30.2. Dnevni meni [POS Lite] . . . 105
30.3. Privzete izbire [POS Lite] . . . 105
30.4. Happy Hour cene [POS Lite] . . . 105
30.5. Laboratorij: popoldanska ponudba [POS Lite] . . . 105
31. Slike za javni QR meni [POS Extended] . . . 106
31.1. Kdaj je razdelek prikazan [POS Extended] . . . 106
31.2. Opis in ustvarjanje [POS Extended] . . . 106
31.3. Nalaganje in vrste datotek [POS Extended] . . . 106
31.4. Predogled in dostopnost [POS Extended] . . . 106
31.5. AI urejanje in brisanje [POS Extended] . . . 106
31.6. Zgodovina različic [POS Extended] . . . 107
32. Normativ kot graf receptur [POS Lite] . . . 107
32.1. Vozlišča in povezave [POS Lite] . . . 107
32.2. Rekurzivna razgradnja [POS Lite] . . . 107
32.3. Krogi niso receptura [POS Lite] . . . 107
32.4. Urejevalnik vrstic [POS Lite] . . . 108
32.5. Tipkovnica v normativu [POS Lite] . . . 108

32.6. Kopiranje normativa [POS Lite] . . . 108
32.7. Veljavnost in datum spremembe [POS Lite] . . . 108
33. Alergeni: predogled, potrditev in stanja [POS Lite] . . . 109
33.1. Dva različna podatka [POS Lite] . . . 109
33.2. Stanje nepreverjeno [POS Lite] . . . 109
33.3. Vsebuje in sledi [POS Lite] . . . 109
33.4. Potrjenost predogleda [POS Lite] . . . 109
33.5. Napaka predogleda [POS Lite] . . . 110
33.6. Zastarel odgovor predogleda [POS Lite] . . . 110
33.7. PDF normativa [POS Lite] . . . 110
34. Validacije in posledice sprememb [POS Lite] . . . 110
34.1. Minimalna validacija artikla [POS Lite] . . . 110
34.2. Odvisne spremembe [POS Lite] . . . 111
34.3. Kaj sprememba ne naredi [POS Lite] . . . 111
34.4. Tenant in pravice [POS Lite] . . . 111
35. Administratorski laboratoriji [POS Lite] . . . 111
35.1. Laboratorij: čista sestavina [POS Lite] . . . 111
35.2. Laboratorij: prodaja in nabava [POS Lite] . . . 111
35.3. Laboratorij: rekurzivni alergeni [POS Lite] . . . 112
35.4. Laboratorij: preprečitev kroga [POS Lite] . . . 112
35.5. Laboratorij: slika z obnovitvijo [POS Lite] . . . 112
36. Obrazci za pregled spremembe [POS Lite] . . . 112
36.1. Predlog spremembe artikla [POS Lite] . . . 112
36.2. Pregled cene in davka [POS Lite] . . . 112
36.3. Pregled normativa [POS Lite] . . . 113
36.4. Pregled alergenov [POS Lite] . . . 113
37. Javna slika, AI pomoč in omejitve objave [POS Lite] . . . 113
37.1. Kaj AI pri sliki sme in česa ne sme [POS Lite] . . . 113
37.2. Varna objava in obnovitev [POS Lite] . . . 113
37.3. Funkcije, ki jih ta meni ne zagotavlja [POS Lite] . . . 114
38. AI svetovalec za POS [POS Lite] . . . 114
38.1. Predpogoji in kontekst [POS Lite] . . . 114
38.2. Vprašanje, odgovor in pregled [POS Lite] . . . 114
38.3. Napaka ali zastarel kontekst [POS Lite] . . . 115
39. AI slika: neuspeh, pregled in zgodovina [POS Lite] . . . 115

DEL V: Priprava, KDS, QR meni in telefonska naročila 116

5. Priprava, KDS, QR meni in telefonska naročila [POS Extended] 117

1. Namen sklopa [POS Lite] . . . 117
2. Predpogoji [POS Lite] . . . 117
3. Pojmi in stanja [POS Lite] . . . 117
3.1. Naročilo [POS Lite] . . . 117
3.2. HOLD in FIRE [POS Lite] . . . 117
3.3. BUMP in potrditev izdaje [POS Lite] . . . 117
4. Oddaja običajnega naročila v pripravo [POS Lite] . . . 118
4.1. Če je bila izbrana napačna postavka [POS Lite] . . . 118
5. Delo na KDS [POS Standard] . . . 118
5.1. Izbira zaslona [POS Standard] . . . 118
5.2. Branje kartice naročila [POS Standard] . . . 118
5.3. Priprava in BUMP [POS Standard] . . . 119
5.4. Potrditev na zaslonu Izdaja [POS Standard] . . . 119
5.5. Izpad povezave ali napaka KDS [POS Standard] . . . 119
6. Večhodna naročila [POS Extended] . . . 120
6.1. Razporeditev hodov [POS Extended] . . . 120
6.2. FIRE naslednjega hoda [POS Extended] . . . 120
6.3. Kaj preveriti pri HOLD [POS Extended] . . . 120
7. Postaje in usmerjanje [POS Lite] . . . 120
7.1. Pravilo za osebje [POS Lite] . . . 120
7.2. Prazna ali napačna vsebina zaslona [POS Lite] . . . 121
8. QR meni [POS Extended] . . . 121
8.1. Namen QR identitete [POS Extended] . . . 121
8.2. Pred začetkom QR prodaje [POS Extended] . . . 121
8.3. QR naročilo gosta [POS Extended] . . . 121
8.4. To Go v QR meniju [POS Extended] . . . 122
8.5. Težava z QR naročilom [POS Extended] . . . 122
9. Telefonska naročila [POS Standard] . . . 122
9.1. Iskanje naročnika [POS Standard] . . . 122
9.2. Naročilo za prevzem [POS Standard] . . . 122
9.3. Naročilo za dostavo [POS Extended] . . . 123
9.4. Podvojeni profil ali številka [POS Standard] . . . 123
10. Končne kontrole sklopa [POS Lite] . . . 123
11. Operativni model priprave [POS Lite] . . . 124
11.1. Tok podatkov in odgovornost [POS Lite] . . . 124
11.2. Identifikatorji, ki jih osebje bere [POS Lite] . . . 124
11.3. Minimalni ustni klic med vlogami [POS Lite] . . . 124
12. Zasloni Kuhinja, Pice, Točilnica in Izdaja [POS Standard] . . . 125
12.1. Dostop in profil postaj [POS Standard] . . . 125

12.2. Kuhinja [POS Standard] . . . 125
12.3. Pice [POS Standard] . . . 125
12.4. Točilnica [POS Standard] . . . 125
12.5. Izdaja [POS Standard] . . . 126
12.6. Kartica kot delovni dogovor [POS Standard] . . . 126
13. Usmerjanje in spremembe po pošiljanju [POS Lite] . . . 126
13.1. Pred spremembo [POS Lite] . . . 126
13.2. Sprememba zadržane postavke [POS Lite] . . . 126
13.3. Sprememba aktivne postavke [POS Lite] . . . 126
13.4. Sprememba po BUMP [POS Lite] . . . 127
13.5. Preklic [POS Lite] . . . 127
13.6. Primer spremembe [POS Lite] . . . 127
14. Večhodni servis v praksi [POS Extended] . . . 127
14.1. Pred pošiljanjem [POS Extended] . . . 127
14.2. FIRE kontrola [POS Extended] . . . 127
14.3. Sinhronizacija postaj [POS Extended] . . . 127
15. KDS izpad, obnovitev in dokazovanje stanja [POS Standard] . . . 128
15.1. Znaki incidenta [POS Standard] . . . 128
15.2. Prvi odziv [POS Standard] . . . 128
15.3. Obnovitev po osvežitvi [POS Standard] . . . 128
15.4. Idempotentnost ni fizična varovalka [POS Standard] . . . 128
16. QR meni, naprava in odprto naročilo [POS Extended] . . . 128
16.1. Kaj QR identiteta pomeni [POS Extended] . . . 128
16.2. Predobjavna kontrola kode [POS Extended] . . . 128
16.3. Oddaja QR naročila [POS Extended] . . . 129
16.4. Odprto naročilo QR gosta [POS Extended] . . . 129
16.5. Klic natakarja iz QR [POS Extended] . . . 129
16.6. QR To Go [POS Extended] . . . 129
17. Telefonski naročniki, klici in dostava [POS Extended] . . . 129
17.1. Normalizacija telefona [POS Standard] . . . 129
17.2. CTI in ročni klic [POS Lite] . . . 129
17.3. Polja telefonskega naročila [POS Standard] . . . 130
17.4. Telefonski prevzem [POS Standard] . . . 130
17.5. Telefonska dostava [POS Extended] . . . 130
17.6. Statusi dostave [POS Extended] . . . 130
17.7. Neuspešna dostava [POS Extended] . . . 130
17.8. Podvojeni telefonski profil [POS Standard] . . . 131
18. Nastavitev postaj in servisne različice [POS Lite] . . . 131
18.1. Podatki postaje [POS Lite] . . . 131

18.2. Pred odprtjem postaje [POS Lite] . . . 131
18.3. Ločena kuhinja in pice [POS Standard] . . . 131
18.4. Združena kuhinja in pice [POS Standard] . . . 131
18.5. Bar z ločeno pripravo hrane [POS Lite] . . . 131
18.6. Fallback usmerjanje [POS Lite] . . . 132
19. Podroben časovni potek HOLD in FIRE [POS Lite] . . . 132
19.1. Stanja iste postavke [POS Lite] . . . 132
19.2. Časovnica dveh hodov [POS Lite] . . . 132
19.3. Kaj FIRE ne naredi [POS Lite] . . . 132
19.4. Kaj BUMP ne naredi [POS Lite] . . . 132
19.5. Napačen FIRE [POS Lite] . . . 132
19.6. Hodi pri To Go in dostavi [POS Extended] . . . 133
20. QR poti gosta in robni primeri [POS Extended] . . . 133
20.1. Pot gosta za mizo [POS Extended] . . . 133
20.2. Pot gosta To Go [POS Extended] . . . 133
20.3. Pot gosta pri klicu natakarja [POS Extended] . . . 133
20.4. Neveljavna ali manjkajoča QR identiteta [POS Extended] . . . 133
20.5. GPS ali Wi-Fi omejitev [POS Extended] . . . 133
20.6. Dvakrat kliknjena oddaja QR [POS Extended] . . . 133
21. Napredni operativni primeri priprave [POS Lite] . . . 134
21.1. Sočasni kanali [POS Lite] . . . 134
21.2. Deljena odgovornost med zasloni [POS Lite] . . . 134
21.3. Manjkajoča KDS postaja [POS Standard] . . . 134
21.4. Dokazi ob ponovni povezavi [POS Lite] . . . 134
21.5. Pozna kartica po ponovni povezavi [POS Lite] . . . 134
22. Časovno usklajevanje in pairing [POS Lite] . . . 135
22.1. Pairing skupina [POS Lite] . . . 135
22.2. Časovni cilj hoda [POS Lite] . . . 135
22.3. Zakasnjena jed [POS Lite] . . . 135
22.4. Delna predaja [POS Lite] . . . 135
23. Dialogi vlog v konici [POS Lite] . . . 135
23.1. Sprememba pice [POS Lite] . . . 135
23.2. Čakajoč kurir [POS Lite] . . . 135
24. Več naprav in varstvo naročila QR [POS Extended] . . . 136
25. Ocenjevalna rubrika priprave [POS Lite] . . . 136
26. Paketi študij primerov za servis [POS Lite] . . . 136
26.1. Kavarna: hitra miza in QR dopolnitev [POS Extended] . . . 136
26.2. Restavracija: tri postaje in dva hoda [POS Lite] . . . 136
26.3. Dostava: zamuda peči [POS Extended] . . . 137

26.4. Dogodek: serijski prevzem [POS Extended] . . . 137
27. Obrazci predaje in primerjave stanj [POS Lite] . . . 137
27.1. Predajni zapis med izmenama [POS Lite] . . . 137
27.2. Primerjava KDS, QR in telefona [POS Extended] . . . 137
27.3. Opazovalni seznam [POS Lite] . . . 138
28. Preverjanje kompetenc in utemeljitev [POS Lite] . . . 138
28.1. Vprašanje 1 [POS Lite] . . . 138
28.2. Vprašanje 2 [POS Lite] . . . 138
28.3. Vprašanje 3 [POS Lite] . . . 138
28.4. Vprašanje 4 [POS Lite] . . . 138
28.5. Vprašanje 5 [POS Lite] . . . 138
29. Zaključni primeri presoje [POS Lite] . . . 138
30. QR zgodovina, povratne informacije in pomoč gostu [POS Extended] . . . 139
30.1. Zgodovina naročil na napravi gosta [POS Extended] . . . 139
30.2. Gostujoči AI pomočnik [POS Extended] . . . 139
30.3. Klic natakarja [POS Extended] . . . 140
30.4. Povratna informacija po zaključenem naročilu [POS Extended] . . . 140
30.5. Česa javni QR meni ne podpira [POS Extended] . . . 141
30.6. Kontrola pred objavo QR menija [POS Extended] . . . 141

DEL VI: Plačilo, račun, FURS in tisk 142

6. Plačilo, račun, FURS in tisk [POS Lite] 143

1. Namen sklopa [POS Lite] . . . 143
2. Predpogoji [POS Lite] . . . 143
3. Pregled pred plačilom [POS Lite] . . . 143
4. Načini plačila [POS Lite] . . . 143
4.1. Gotovina [POS Lite] . . . 143
4.2. Kartica oziroma terminal [POS Lite] . . . 144
4.3. Drugi dovoljeni načini [POS Lite] . . . 144
5. Deljeno plačilo [POS Lite] . . . 144
5.1. Postopek [POS Lite] . . . 144
5.2. Dve osebi, ločeni postavki [POS Lite] . . . 145
5.3. Napaka pri deljenem plačilu [POS Lite] . . . 145
6. Neznano stanje terminala [POS Lite] . . . 145
6.1. Obvezen postopek [POS Lite] . . . 145
6.2. Plačilna obnovitev [POS Lite] . . . 145
7. Omejitve pri delu brez povezave [POS Lite] . . . 146
8. Izdaja in davčno potrjevanje računa [POS Lite] . . . 146

8.1. Običajen potek [POS Lite] . . . 146
8.2. EOR in ZOI [POS Lite] . . . 146
8.3. FURS napaka in ponovni poskus [POS Lite] . . . 146
8.4. Potek certifikata [POS Lite] . . . 147
9. Tisk računa [POS Lite] . . . 147
9.1. Prvi tisk [POS Lite] . . . 147
9.2. Napaka tiskalnika [POS Lite] . . . 147
9.3. Ponatis [POS Lite] . . . 147
10. Storno in vračilo [POS Lite] . . . 148
10.1. Pred stornom [POS Lite] . . . 148
10.2. Izvedba [POS Lite] . . . 148
10.3. Po stornu [POS Lite] . . . 148
11. Končne kontrole sklopa [POS Lite] . . . 148
12. Zaslon plačila: branje, polja in blokade [POS Lite] . . . 149
12.1. Kaj preveriti na postavitvi [POS Lite] . . . 149
12.2. Zaporedje, ki prepreči napake [POS Lite] . . . 149
12.3. Stanja plačilne vrstice [POS Lite] . . . 150
13. Podprti načini plačila in njihove kontrole [POS Lite] . . . 150
13.1. Gotovina [POS Lite] . . . 150
13.2. Kartica [POS Lite] . . . 150
13.3. Darilni bon oziroma darilna kartica [POS Extended] . . . 150
13.4. Bon za pico in drugi namenski boni [POS Extended] . . . 150
13.5. Subvencionirana prehrana [POS Lite] . . . 151
13.6. Odloženo plačilo in reprezentanca [POS Lite] . . . 151
13.7. TRR oziroma negotovinsko nakazilo [POS Lite] . . . 151
13.8. Lastna poraba in posebni promet [POS Lite] . . . 151
14. Delni računi, delitev postavk in mešana plačila [POS Lite] . . . 151
14.1. Delitev ni vedno enaka [POS Lite] . . . 151
14.2. Delitev postavk [POS Lite] . . . 152
14.3. Mešana plačila [POS Lite] . . . 152
14.4. Delno potrjen kartični poskus [POS Lite] . . . 152
15. Napitnina [POS Lite] . . . 152
16. Terminalski ponudniki in varna obnovitev [POS Lite] . . . 152
16.1. Izbrani terminal [POS Lite] . . . 152
16.2. Idempotentni poskus [POS Lite] . . . 153
16.3. Neznan rezultat: odločitev [POS Lite] . . . 153
16.4. Primer SumUp QR [POS Extended] . . . 153
16.5. Primer Viva povratne povezave [POS Lite] . . . 153
16.6. Incidentni obrazec za terminal [POS Lite] . . . 153

17. Delo brez povezave [POS Lite] . . . 153
17.1. Kaj pomeni omejeni režim [POS Lite] . . . 153
17.2. Pred odločitvijo [POS Lite] . . . 154
17.3. Po vrnitvi povezave [POS Lite] . . . 154
18. FURS: podatki, stanja in ponovni poskus [POS Lite] . . . 154
18.1. Kaj sistem hrani [POS Lite] . . . 154
18.2. Interpretacija stanj [POS Lite] . . . 154
18.3. FURS retry [POS Lite] . . . 154
18.4. Certifikat [POS Lite] . . . 154
19. Tisk, elektronska predaja in BizBox [POS Lite] . . . 155
19.1. Tiskalni tok [POS Lite] . . . 155
19.2. Ponatis [POS Lite] . . . 155
19.3. E-račun in BizBox [POS Lite] . . . 155
20. Storno, vračilo in kartično povračilo [POS Lite] . . . 155
20.1. Izbira pravilnega postopka [POS Lite] . . . 155
20.2. Primer popravka ene postavke [POS Lite] . . . 155
20.3. Kartično vračilo [POS Lite] . . . 156
21. Povezava s poročili brez zaključevanja izmene [POS Lite] . . . 156
22. Zaslonske kontrole po korakih [POS Lite] . . . 156
22.1. Glava računa [POS Lite] . . . 156
22.2. Seznam postavk [POS Lite] . . . 156
22.3. Območje zneskov [POS Lite] . . . 156
22.4. Gumbi in njihove meje [POS Lite] . . . 156
23. Plačilne kombinacije: primeri odločanja [POS Lite] . . . 157
23.1. Gotovina in kartica [POS Lite] . . . 157
23.2. Kartica in darilni bon [POS Extended] . . . 157
23.3. Subvencija in gotovina [POS Lite] . . . 157
23.4. TRR in kartica [POS Lite] . . . 157
23.5. Odloženo in nič drugega [POS Lite] . . . 157
23.6. Bon in vračilo [POS Extended] . . . 157
23.7. Napitnina pri delitvi [POS Lite] . . . 157
24. Matrika terminalskih stanj [POS Lite] . . . 158
24.1. Skupna pravila matrike [POS Lite] . . . 158
24.2. Payten Android [POS Lite] . . . 158
24.3. Viva Cloud in Smart terminal [POS Lite] . . . 158
24.4. SumUp [POS Lite] . . . 158
25. Časovnice napak in obnovitev [POS Lite] . . . 159
25.1. Izgubljen odgovor terminala [POS Lite] . . . 159
25.2. FURS po izdaji [POS Lite] . . . 159

25.3. Napačen retry [POS Lite] . . . 159
25.4. Offline časovnica [POS Lite] . . . 159
26. Račun: vsebina in predaja [POS Lite] . . . 159
26.1. Kontrola pred predajo [POS Lite] . . . 159
26.2. Račun za prevzem [POS Lite] . . . 159
26.3. Račun za dostavo [POS Extended] . . . 159
26.4. Elektronska predaja [POS Lite] . . . 160
27. Vloge pri plačilu in reklamaciji [POS Lite] . . . 160
27.1. Blagajnik [POS Lite] . . . 160
27.2. Vodja izmene [POS Lite] . . . 160
27.3. Kurir oziroma natakar [POS Lite] . . . 160
28. Redki, vendar pomembni plačilni primeri [POS Lite] . . . 160
28.1. Že delno plačano naročilo [POS Lite] . . . 160
28.2. Kartica uspe, izdaja pa odpove [POS Lite] . . . 160
28.3. Preklop terminala [POS Lite] . . . 160
28.4. Pozen callback ponudnika [POS Lite] . . . 161
28.5. Delno plačilo in storno [POS Lite] . . . 161
29. Fiskalna čakalna vrsta in administrativne meje [POS Lite] . . . 161
29.1. Kaj osebje sme narediti [POS Lite] . . . 161
29.2. Kaj opravi skrbnik [POS Lite] . . . 161
29.3. Dokazi v offline vrsti [POS Lite] . . . 161
29.4. Stanja odziva FURS [POS Lite] . . . 161
30. Tiskalni most in kopije [POS Lite] . . . 162
30.1. Most odpove po izdaji [POS Lite] . . . 162
30.2. Več natisnjenih kopij [POS Lite] . . . 162
30.3. Nepravilen tiskalnik [POS Lite] . . . 162
31. BizBox in e-račun: primeri [POS Lite] . . . 162
31.1. Pravilna priprava [POS Lite] . . . 162
31.2. Napačen partner [POS Lite] . . . 162
31.3. BizBox ni dosegljiv [POS Lite] . . . 162
32. Primeri storna in vračila [POS Lite] . . . 162
32.1. Celotni storno [POS Lite] . . . 162
32.2. Popravek računa, kjer je napačna ena količina [POS Lite] . . . 163
32.3. Reklamacija po kartici [POS Lite] . . . 163
33. Paketi študij primerov za zaključek prodaje [POS Lite] . . . 163
33.1. Miza z delitvijo po artiklih [POS Standard] . . . 163
33.2. Prevzem z bonom in napitnino [POS Lite] . . . 163
33.3. Poslovna dostava s TRR [POS Extended] . . . 163
33.4. Kartica, pozni odgovor in tisk [POS Lite] . . . 163

34. Matrika združljivosti metod [POS Lite] . . . 164
35. Delovni list obnovitve [POS Lite] . . . 164
35.1. Podatki, ki jih izpolnite [POS Lite] . . . 164
35.2. Odločitveni pregled [POS Lite] . . . 164
36. Dokazni seznami incidentov [POS Lite] . . . 164
36.1. Terminal [POS Lite] . . . 164
36.2. FURS in offline [POS Lite] . . . 165
36.3. Tisk [POS Lite] . . . 165
37. Dialogi blagajnika in vodje [POS Lite] . . . 165
37.1. Neznana Viva transakcija [POS Lite] . . . 165
37.2. FURS brez EOR [POS Lite] . . . 165
37.3. Napačen tisk [POS Lite] . . . 165
38. Kompetenčna vprašanja in utemeljitve [POS Lite] . . . 165
38.1. Vprašanje 1 [POS Lite] . . . 165
38.2. Vprašanje 2 [POS Lite] . . . 165
38.3. Vprašanje 3 [POS Lite] . . . 166
38.4. Vprašanje 4 [POS Lite] . . . 166
38.5. Vprašanje 5 [POS Lite] . . . 166
39. Zaključni primeri presoje [POS Lite] . . . 166
40. Izdaja 8.3: zanesljiva obnova plačil [POS Lite] . . . 167
40.1. Enoten postopek pred ponovitvijo [POS Lite] . . . 167
40.2. Razlike med ponudniki [POS Lite] . . . 168
41. Darilni bon: izdaja, unovčitev in neuspešno plačilo [POS Extended] . . . 168
41.1. Izdaja bona na POS-u [POS Extended] . . . 168
41.2. Unovčitev bona [POS Extended] . . . 169
42. Politika napitnin in računovodska sled [POS Lite] . . . 169
43. Offline fiskalni tok: naprava, vrsta in uskladitev [POS Lite] . . . 169
43.1. Po vrnitvi povezave [POS Lite] . . . 170
44. FURS, tisk in dokumenti po izdaji [POS Lite] . . . 170
45. Storno, vračilo in pregled plačil [POS Lite] . . . 171
46. X- in Z-poročilo ter blagajniški premiki [POS Lite] . . . 171
47. Meje spletnih plačil in rezervacij [POS Extended] . . . 171
48. Računovodski pregled sprememb plačil in storna računa [POS Lite] . . . 172
48.1. Predpogoji in dokazila [POS Lite] . . . 172
48.2. Pregled avtoritativnega zapisa [POS Lite] . . . 172
48.3. Razveljavitev že knjiženega plačila [POS Lite] . . . 173
48.4. Celotni storno računa in popravek ene postavke [POS Lite] . . . 173
48.5. Vračilo in kartično povračilo [POS Lite] . . . 173
48.6. Poslovni učinek in varna kontrola po postopku [POS Lite] . . . 174

49. Davčni evidenci KIR in KPR ter predaja računovodstvu [POS Lite] . . . 174
49.1. KIR — knjiga izdanih računov [POS Lite] . . . 174
49.2. KPR — knjiga prejetih računov [POS Lite] . . . 175

DEL VII: Zaloge, dokumenti, pripravljena hrana in dogodki 176

7. Zaloge, prejemnice, OCR, pripravljena hrana, odpad in dogodki [POS Extended] 177

1. Namen sklopa [POS Lite] . . . 177
2. Predpogoji [POS Lite] . . . 177
3. WAC in vrednotenje zaloge [POS Lite] . . . 177
3.1. Praktična posledica [POS Lite] . . . 177
4. Začetne zaloge [POS Lite] . . . 177
4.1. Pred vnosom [POS Lite] . . . 178
4.2. Vnos [POS Lite] . . . 178
4.3. Kontrola po vnosu [POS Lite] . . . 178
5. Prejemnica [POS Lite] . . . 178
5.1. Zaslon prejemnice: pomen polj [POS Lite] . . . 179
5.2. Pravilo štirih primerjav [POS Lite] . . . 179
6. A. Kartica artikla in sledljivost zaloge [POS Lite] . . . 180
6.1. A.1 Branje kartice [POS Lite] . . . 180
6.2. A.2 Stolpci kartice [POS Lite] . . . 180
6.3. A.3 Kartica ni nadomestek za popis [POS Lite] . . . 181
6.4. A.4 Primer WAC [POS Lite] . . . 181
6.5. A.5 Primer opozorila WAC [POS Lite] . . . 181
7. B. Artikli, enote, pakiranja in cene [POS Lite] . . . 181
7.1. B.1 Osnovna enota [POS Lite] . . . 181
7.2. B.2 Pakiranje [POS Lite] . . . 181
7.3. B.3 Pretvorbe [POS Lite] . . . 182
7.4. B.4 Cena pakiranja [POS Lite] . . . 182
7.5. B.5 Nabavna, prodajna in davčna cena [POS Lite] . . . 182
7.6. B.6 DDV na prejemnici [POS Lite] . . . 182
8. C. OCR, kamera in uvoz dokumentov [POS Lite] . . . 183
8.1. C.1 Fotografiranje dokumenta [POS Lite] . . . 183
8.2. C.2 OCR pregled po poljih [POS Lite] . . . 183
8.3. C.3 Uvoz datoteke [POS Lite] . . . 183
8.4. C.4 Ujemanje dobavitelja [POS Lite] . . . 184
8.5. C.5 Ujemanje artikla [POS Lite] . . . 184
8.6. C.6 Neznana embalaža [POS Lite] . . . 184
8.7. C.6A Povratna embalaža: vračilo ali odpis [POS Lite] . . . 184

8.8. C.6B Dobropis za že vrnjeno povratno embalažo [POS Lite] . . . 185
8.9. C.7 Kontrolni seštevki uvoza [POS Lite] . . . 186
8.10. C.8 Duplikati [POS Lite] . . . 186
8.11. C.9 Ničelne vrstice [POS Lite] . . . 186
8.12. C.10 Pogoste OCR napake [POS Lite] . . . 186
9. D. Prenosi zaloge za dogodke [POS Extended] . . . 187
9.1. D.1 Pošiljanje zaloge na dogodek [POS Extended] . . . 187
9.2. D.2 Poraba, preostanek in vračilo [POS Extended] . . . 187
9.3. D.3 Prenos ni rešitev za manjko [POS Extended] . . . 187
10. E. Inventura in prilagoditve [POS Lite] . . . 187
10.1. E.1 Priprava inventure [POS Lite] . . . 187
10.2. E.2 Štetje [POS Lite] . . . 188
10.3. E.3 Vnos in odobritev [POS Lite] . . . 188
10.4. E.4 Razlogi za razliko [POS Lite] . . . 188
10.5. E.5 Negativne zaloge [POS Lite] . . . 189
11. F. Pripravljena in sestavljena hrana [POS Standard] . . . 189
11.1. F.1 Receptura [POS Standard] . . . 189
11.2. F.3 Primer juhe [POS Standard] . . . 189
11.3. F.4 Zamrznjena operativna zaloga [POS Standard] . . . 189
11.4. F.5 Sestavljeni izdelki in prodaja [POS Standard] . . . 190
12. G. Odpad, krčenje in odpad s krožnikov [POS Standard] . . . 190
12.1. G.1 Kategorije odpada [POS Standard] . . . 190
12.2. G.2 Postopek odpada [POS Standard] . . . 190
12.3. G.3 Odpad s krožnikov [POS Standard] . . . 191
12.4. G.4 Analiza krčenja [POS Standard] . . . 191
13. H. Dogodki, pogostitve in uskladitev [POS Extended] . . . 191
13.1. H.1 Pred dogodkom [POS Extended] . . . 191
13.2. H.2 Med dogodkom [POS Extended] . . . 191
13.3. H.3 Po dogodku [POS Extended] . . . 192
13.4. H.4 Primer uskladitve cateringa [POS Extended] . . . 192
14. I. Vloge in dovoljenja [POS Lite] . . . 192
15. J. Odpravljanje težav [POS Lite] . . . 193
15.1. J.1 Artikel ni na voljo v prejemnici [POS Lite] . . . 193
15.2. J.2 Cena se zdi previsoka [POS Lite] . . . 193
15.3. J.3 OCR je ustvaril podvojene vrstice [POS Lite] . . . 193
15.4. J.4 Inventura ne pojasni razlike [POS Lite] . . . 193
16. Uvoz prejemnice in OCR [POS Lite] . . . 193
16.1. Postopek OCR [POS Lite] . . . 193
16.2. Podvojeni dokument [POS Lite] . . . 194

16.3. Nič vrstic po OCR [POS Lite] . . . 194
16.4. Napačna povezava artikla [POS Lite] . . . 194
17. Dogodkovni prenosi in vračila [POS Extended] . . . 194
17.1. Priprava in pošiljanje [POS Extended] . . . 194
17.2. Zaključek in vračilo [POS Extended] . . . 195
18. Inventura [POS Lite] . . . 195
18.1. Priprava [POS Lite] . . . 195
18.2. Štetje in potrditev [POS Lite] . . . 195
18.3. Obnova po napaki [POS Lite] . . . 196
19. Pripravljena in sestavljena hrana [POS Standard] . . . 196
19.1. Pred proizvodnjo [POS Standard] . . . 196
19.2. Evidentiranje priprave [POS Standard] . . . 196
19.3. Napaka pri recepturi [POS Standard] . . . 196
20. Odpad in odpadki s krožnikov [POS Standard] . . . 196
20.1. Evidentiranje odpada [POS Standard] . . . 197
20.2. Odpad s krožnika [POS Standard] . . . 197
21. Dogodki [POS Extended] . . . 197
21.1. Postopek [POS Extended] . . . 197
22. Končne kontrole sklopa [POS Lite] . . . 198
23. Referenčni potek po zaslonih in dokazilih [POS Lite] . . . 198
23.1. Kako brati ta referenčni potek [POS Lite] . . . 198
23.2. Zaslon Zaloge: zavihki in osnovno branje [POS Lite] . . . 198
23.3. Obrazec ročne prejemnice: glava dokumenta [POS Lite] . . . 199
23.4. Obrazec ročne prejemnice: stolpci vrstice [POS Lite] . . . 199
23.5. Pakiranja in osnovne enote: obvezna preveritev [POS Lite] . . . 200
23.6. Popust, DDV in odvisni stroški [POS Lite] . . . 200
23.7. WAC: formula in vrstni red kontrole [POS Lite] . . . 200
23.8. Delovni list WAC 1: enaki kosi [POS Lite] . . . 201
23.9. Delovni list WAC 2: paket s popustom [POS Lite] . . . 201
23.10. Delovni list WAC 3: kilogrami [POS Lite] . . . 202
23.11. Delovni list WAC 4: bruto dokument [POS Lite] . . . 202
23.12. Delovni list WAC 5: ničelno začetno stanje [POS Lite] . . . 202
23.13. Delovni list WAC 6: odvisni strošek zaloge [POS Lite] . . . 203
23.14. Ročni prevzem: primer 1, pijača v zabojih [POS Lite] . . . 203
23.15. Ročni prevzem: primer 2, sir v kilogramih [POS Lite] . . . 203
23.16. Ročni prevzem: primer 3, delna dobava [POS Lite] . . . 204
23.17. Ročni prevzem: primer 4, brezplačni dodatek [POS Lite] . . . 204
23.18. Ročni prevzem: primer 5, vračilo dobavitelju [POS Lite] . . . 204
23.19. OCR: izbira načina zajema [POS Lite] . . . 204

23.20. OCR: fotografija, ki jo je mogoče preveriti [POS Lite] . . . 205
23.21. OCR: datoteka in profil uvoza [POS Lite] . . . 205
23.22. OCR: pregled rezultata pred povezovanjem [POS Lite] . . . 205
23.23. OCR: ujemanje dobavitelja [POS Lite] . . . 205
23.24. OCR: obogatitev novega dobavitelja [POS Lite] . . . 206
23.25. OCR: ujemanje artikla [POS Lite] . . . 206
23.26. OCR: nov artikel iz neujemane postavke [POS Lite] . . . 206
23.27. OCR: duplikat dokumenta [POS Lite] . . . 207
23.28. OCR: ničelne in preskočene vrstice [POS Lite] . . . 207
23.29. OCR: primer 6, popolnoma samodejni uvoz [POS Lite] . . . 207
23.30. OCR: primer 7, neznan dobavitelj [POS Lite] . . . 207
23.31. OCR: primer 8, dva podobna artikla [POS Lite] . . . 208
23.32. OCR: primer 9, branje decimalke [POS Lite] . . . 208
23.33. OCR: primer 10, račun z bruto cenami [POS Lite] . . . 208
23.34. Inventura: namen in priprava [POS Lite] . . . 208
23.35. Inventura: polja in odločitev [POS Lite] . . . 209
23.36. Inventura: primer 11, manjko zaradi neknjižene porabe [POS Lite] . . . 209
23.37. Inventura: primer 12, presežek zaradi pakiranja [POS Lite] . . . 209
23.38. Inventura: popravek po napaki [POS Lite] . . . 209
23.39. Negativna zaloga: raziskava, ne hitra rešitev [POS Lite] . . . 210
23.40. Začetne zaloge: primer 13 [POS Lite] . . . 210
23.41. Izdajnica: izhod brez ciljnega prevzema [POS Lite] . . . 210
23.42. Dogodkovni prenos: primer 14, terenski bar [POS Extended] . . . 210
23.43. Dogodkovni prenos: primer 15, odprt sod [POS Extended] . . . 211
23.44. Dogodkovni prenos: primer 16, prenos ni manjko [POS Extended] . . . 211
23.45. Dogodki: statusi [POS Extended] . . . 211
23.46. Dogodki: polja obrazca [POS Extended] . . . 211
23.47. Dogodki: priprava začasne enote [POS Extended] . . . 212
23.48. Dogodki: ponovni klik in idempotentnost [POS Extended] . . . 212
23.49. Dogodki: zgodovina prenosov [POS Extended] . . . 212
23.50. Dogodki: primer 17, predogled pred veselico [POS Extended] . . . 212
23.51. Dogodki: primer 18, uskladitev po cateringu [POS Extended] . . . 213
23.52. Dogodki: primer 19, zaključen dogodek [POS Extended] . . . 213
23.53. Pripravljena hrana: namen dnevne evidence [POS Standard] . . . 213
23.54. Pripravljena hrana: stolpci [POS Standard] . . . 213
23.55. Pripravljena hrana: upravljalni gumbi [POS Standard] . . . 214
23.56. Pripravljena hrana: formula kala [POS Standard] . . . 214
23.57. Pripravljena hrana: primer 20, dnevna juha [POS Standard] . . . 214
23.58. Pripravljena hrana: primer 21, odtajanje in zamrzovanje [POS Standard] . . . 215

23.59. Pripravljena hrana: primer 22, negativno kalo [POS Standard] . . . 215
23.60. Pripravljena hrana: sestavljeni izdelki [POS Standard] . . . 215
23.61. Pripravljena hrana: primer 23, napačna receptura [POS Standard] . . . 215
23.62. Odpad pripravljene hrane in odpad s krožnikov nista isto [POS Standard] . . . 216
23.63. Odpad s krožnikov: glava zaslona [POS Standard] . . . 216
23.64. Odpad s krožnikov: tri kartice povzetka [POS Standard] . . . 216
23.65. Odpad s krožnikov: dnevni vnos [POS Standard] . . . 216
23.66. Odpad s krožnikov: tabela dnevnih vnosov [POS Standard] . . . 217
23.67. Odpad s krožnikov: oddaja prevzemniku [POS Standard] . . . 217
23.68. Odpad s krožnikov: popravki oddaje [POS Standard] . . . 217
23.69. Odpad s krožnikov: tabela oddaj [POS Standard] . . . 217
23.70. Odpad s krožnikov: primer 24, dnevni ostanki [POS Standard] . . . 218
23.71. Odpad s krožnikov: primer 25, delni popravek oddaje [POS Standard] . . . 218
23.72. Revizijska obnova: splošno pravilo [POS Lite] . . . 218
23.73. Revizijska obnova: primer 26, napačen artikel pri OCR [POS Lite] . . . 218
23.74. Revizijska obnova: primer 27, podvojena fotografija [POS Lite] . . . 219
23.75. Revizijska obnova: primer 28, napačen datum dokumenta [POS Lite] . . . 219
23.76. Revizijska obnova: primer 29, izgubljena povezava med paketom in artiklom [POS Lite] . . . 219
23.77. Kontrolni list pred knjiženjem prejemnice [POS Lite] . . . 219
23.78. Kontrolni list po knjiženju [POS Lite] . . . 220
23.79. Kontrolni list pred zaključkom dogodka [POS Extended] . . . 220
23.80. Kontrolni list dnevne pripravljene hrane [POS Lite] . . . 220
23.81. Kratek praktični izpit 1: pakiranje [POS Lite] . . . 221
23.82. Kratek praktični izpit 2: bruto cena [POS Lite] . . . 221
23.83. Kratek praktični izpit 3: popust [POS Lite] . . . 221
23.84. Kratek praktični izpit 4: WAC [POS Lite] . . . 221
23.85. Kratek praktični izpit 5: WAC z neenakimi količinami [POS Lite] . . . 221
23.86. Kratek praktični izpit 6: OCR dobavitelj [POS Lite] . . . 222
23.87. Kratek praktični izpit 7: OCR artikel [POS Lite] . . . 222
23.88. Kratek praktični izpit 8: ničelna vrstica [POS Lite] . . . 222
23.89. Kratek praktični izpit 9: delna dobava [POS Lite] . . . 222
23.90. Kratek praktični izpit 10: inventura [POS Lite] . . . 222
23.91. Kratek praktični izpit 11: prenos [POS Lite] . . . 222
23.92. Kratek praktični izpit 12: dogodek [POS Extended] . . . 222
23.93. Kratek praktični izpit 13: pripravljena hrana [POS Standard] . . . 223
23.94. Kratek praktični izpit 14: negativno kalo [POS Lite] . . . 223
23.95. Kratek praktični izpit 15: odpad s krožnikov [POS Standard] . . . 223
23.96. Kratek praktični izpit 16: popravek oddaje [POS Lite] . . . 223
23.97. Kratek praktični izpit 17: duplikat [POS Lite] . . . 223

23.98. Kratek praktični izpit 18: nova embalaža [POS Lite] . . . 223
23.99. Kratek praktični izpit 19: prevoz [POS Lite] . . . 223
23.100. Kratek praktični izpit 20: ločen strošek [POS Lite] . . . 223
24. Normalni vnos prejemnice in kontrola zaloge [POS Lite] . . . 224
24.1. Ročna prejemnica [POS Lite] . . . 224
24.2. Začetna zaloga, inventura in kartica zaloge [POS Lite] . . . 224
24.3. Nabavna vrednost in WAC [POS Lite] . . . 225
24.4. Pripravljena in sestavljena hrana [POS Standard] . . . 225
24.5. Odpad s krožnikov [POS Standard] . . . 225
24.6. Dogodki in prenosi med enotami [POS Extended] . . . 226

DEL VIII: Konec izmene, poročila in POS→ERP 227

8. Konec izmene, blagajniški premiki, poročila in POS→ERP [POS Lite] 228
1. Namen sklopa [POS Lite] . . . 228
2. Predpogoji pred koncem izmene [POS Lite] . . . 228
3. Delovna izmena [POS Lite] . . . 228
3.1. Odpiranje izmene [POS Lite] . . . 228
3.2. Odmori [POS Lite] . . . 229
3.3. Zaključek izmene [POS Lite] . . . 229
4. Blagajniški premiki [POS Lite] . . . 229
4.1. Kdaj uporabiti premik [POS Lite] . . . 229
4.2. Vnos premika [POS Lite] . . . 229
4.3. Kontrola premika [POS Lite] . . . 230
4.4. Napačen premik [POS Lite] . . . 230
5. Štetje blagajne [POS Lite] . . . 230
5.1. Priprava [POS Lite] . . . 230
5.2. Uskladitev [POS Lite] . . . 230
6. X poročilo [POS Lite] . . . 230
6.1. Uporaba [POS Lite] . . . 230
7. Z poročilo in poslovni dan [POS Lite] . . . 231
7.1. Pred Z poročilom [POS Lite] . . . 231
7.2. Izvedba Z poročila [POS Lite] . . . 231
7.3. Po Z poročilu [POS Lite] . . . 231
8. Operativna poročila [POS Lite] . . . 232
8.1. Izbira filtra [POS Lite] . . . 232
8.2. Ključni pregledi [POS Lite] . . . 232
8.3. Interpretacija razlik [POS Lite] . . . 232
9. POS→ERP: temeljnice in prenos [POS Lite] . . . 232

9.1. Predpogoji prenosa [POS Lite] . . . 233
9.2. Pregled temeljnic [POS Lite] . . . 233
9.3. Pošiljanje oziroma knjiženje [POS Lite] . . . 233
9.4. Neuspešen prenos [POS Lite] . . . 233
10. Zaslon izmene in odgovornost blagajne [POS Lite] . . . 234
10.1. Polja kartice izmene [POS Lite] . . . 234
10.2. Odpiranje izmene: podroben postopek [POS Lite] . . . 234
10.3. Register brez osebne izmene [POS Lite] . . . 235
10.4. Osebna izmena brez lastnega predala [POS Lite] . . . 235
11. Odmori, predaja in odprta naročila [POS Lite] . . . 235
11.1. Odmor [POS Lite] . . . 235
11.2. Predaja med osebjem [POS Lite] . . . 235
11.3. Odprta naročila [POS Lite] . . . 236
11.4. Nejasna kartična plačila [POS Lite] . . . 236
11.5. Primer predaje [POS Lite] . . . 236
12. Blagajniški pologi in dvigi [POS Lite] . . . 236
12.1. Razlika med pologom in dvigom [POS Lite] . . . 236
12.2. Polja zaslona premika [POS Lite] . . . 237
12.3. Polog menjalnega denarja [POS Lite] . . . 237
12.4. Dvig v sef ali banko [POS Lite] . . . 237
12.5. Napačen premik [POS Lite] . . . 237
13. Pričakovana in prešteta gotovina [POS Lite] . . . 238
13.1. Formula [POS Lite] . . . 238
13.2. Štetje po apoenih [POS Lite] . . . 238
13.3. Primer uskladitve [POS Lite] . . . 238
13.4. Razlika [POS Lite] . . . 238
14. Poslovni dan, časovni pas in X/Z poročila [POS Lite] . . . 239
14.1. Enota, ki dela čez polnoč [POS Lite] . . . 239
14.2. X poročilo [POS Lite] . . . 239
14.3. Z poročilo [POS Lite] . . . 239
14.4. Dnevni izkaz [POS Lite] . . . 240
15. Operativna poročila, filtri in izvoz [POS Lite] . . . 240
15.1. Pravilo filtra [POS Lite] . . . 240
15.2. Referenca poročil [POS Lite] . . . 240
15.3. Izvoz [POS Lite] . . . 240
15.4. Razlaga odstopanj [POS Lite] . . . 241
16. POS–ERP: dnevni žurnal in kontiranje [POS Lite] . . . 241
16.1. Pred pošiljanjem [POS Lite] . . . 241
16.2. Polja žurnala [POS Lite] . . . 241

16.3. Preslikava kontov [POS Lite] . . . 242
16.4. Statusi in ponovni poskus [POS Lite] . . . 242
16.5. Pogoste napake kontiranja [POS Lite] . . . 242
16.6. Uskladitev POS–ERP [POS Lite] . . . 242
16.7. Primer dnevnega prenosa [POS Lite] . . . 242
17. Odpravljanje težav [POS Lite] . . . 243
17.1. Izmene ni mogoče zapreti [POS Lite] . . . 243
17.2. Gotovina se ne ujema [POS Lite] . . . 243
17.3. Kartice se ne ujemajo s terminalom [POS Lite] . . . 243
17.4. Žurnal se ne prenese [POS Lite] . . . 243
18. Referenčni postopki po vlogah [POS Lite] . . . 244
18.1. Natakar oziroma blagajnik [POS Lite] . . . 244
18.2. Vodja izmene [POS Lite] . . . 244
18.3. Računovodstvo [POS Lite] . . . 244
18.4. Skrbnik nastavitev [POS Lite] . . . 244
19. Dodatni primeri uskladitve [POS Lite] . . . 245
19.1. Kartica in gotovina [POS Lite] . . . 245
19.2. Pozni račun [POS Lite] . . . 245
19.3. Polog med izmeno [POS Lite] . . . 245
19.4. Neuspešna integracija [POS Lite] . . . 245
20. Hitri vprašalnik pred zaključkom [POS Lite] . . . 246
21. Katalog zaslonov, polj in stanj [POS Lite] . . . 246
21.1. Zaslon Izmene [POS Lite] . . . 246
21.2. Statusi osebne izmene [POS Lite] . . . 247
21.3. Osebna izmena in odgovornost registra [POS Lite] . . . 248
21.4. Zaslon Blagajniški premiki [POS Lite] . . . 248
21.5. Tipi premikov [POS Lite] . . . 249
21.6. Polja obrazca premika [POS Lite] . . . 249
21.7. Zaslon X poročila [POS Lite] . . . 250
21.8. Polja uskladitve gotovine [POS Lite] . . . 250
21.9. Zaslon zaključkov v operativnih poročilih [POS Lite] . . . 251
22. Delovni postopki: izmena, odmor in predaja [POS Lite] . . . 251
22.1. Začetek osebne izmene [POS Lite] . . . 251
22.2. Plačan in neplačan odmor [POS Lite] . . . 252
22.3. Predaja odprtih naročil [POS Lite] . . . 252
22.4. Predaja gotovine in registra [POS Lite] . . . 252
22.5. Nejasno kartično plačilo [POS Lite] . . . 253
22.6. Zapiranje osebne izmene [POS Lite] . . . 253
22.7. Priporočeni zapis predaje [POS Lite] . . . 254

23. Gotovina: izračun, štetje in dokumentiranje [POS Lite] . . . 254
23.1. Trenutna formula pričakovane gotovine [POS Lite] . . . 254
23.2. Delovni list štetja apoenov [POS Lite] . . . 255
23.3. Primer brez razlike [POS Lite] . . . 256
23.4. Primer manjka [POS Lite] . . . 256
23.5. Primer viška [POS Lite] . . . 257
23.6. Polog menjalnega denarja [POS Lite] . . . 257
23.7. Dvig gotovine v sef [POS Lite] . . . 257
23.8. Polog na TRR [POS Lite] . . . 258
23.9. Izplačilo dobavitelju [POS Lite] . . . 258
23.10. Storno premika [POS Lite] . . . 258
24. Poslovni dan v časovnem pasu Europe/Ljubljana [POS Lite] . . . 259
24.1. Osnovno pravilo [POS Lite] . . . 259
24.2. Primer pri začetku ob 04:00 [POS Lite] . . . 259
24.3. Primer pri začetku ob 02:00 [POS Lite] . . . 259
24.4. Prehod na poletni čas [POS Lite] . . . 260
24.5. Prehod na zimski čas [POS Lite] . . . 260
24.6. Primer DST z začetkom ob 04:00 [POS Lite] . . . 260
24.7. Kako pravilno izbrati poročilni rez [POS Lite] . . . 260
25. X, Z in zapiralne blokade [POS Lite] . . . 261
25.1. Razlika med X in Z [POS Lite] . . . 261
25.2. Kaj vsebuje Z posnetek [POS Lite] . . . 261
25.3. Trenutne blokade Z zaključka [POS Lite] . . . 262
25.4. Vrstni red odprave blokad [POS Lite] . . . 262
25.5. Uskladitev kot ločen zapiralni pogoj [POS Lite] . . . 263
25.6. Izvedba Z: trenutni postopek [POS Lite] . . . 263
25.7. Odklep Z poročila [POS Lite] . . . 263
25.8. Primeri različnih dnevnih zaključkov [POS Lite] . . . 264
26. Operativna poročila: namen, filter, uskladitev in izvoz [POS Lite] . . . 265
26.1. Splošno pravilo filtrov [POS Lite] . . . 265
26.2. Promet: skupni KPI [POS Lite] . . . 265
26.3. Promet po enotah [POS Lite] . . . 265
26.4. Promet po kategorijah [POS Lite] . . . 266
26.5. Promet po mizah [POS Standard] . . . 266
26.6. Promet po prostorih [POS Lite] . . . 266
26.7. Promet po artiklih [POS Lite] . . . 266
26.8. Promet in napitnine po zaposlenem [POS Lite] . . . 267
26.9. Promet po načinu plačila [POS Lite] . . . 267
26.10. Težave pri kartičnih plačilih [POS Lite] . . . 267

26.11. Težave pri davčnem potrjevanju FURS [POS Lite] . . . 268
26.12. Zaključki blagajn [POS Lite] . . . 268
26.13. Dostave in zamude [POS Extended] . . . 268
26.14. Normativna poraba [POS Lite] . . . 269
26.15. Zaloge in inventurna odstopanja [POS Lite] . . . 269
26.16. POS naprave [POS Lite] . . . 269
26.17. Čas priprave po kuhinji in točilnici [POS Standard] . . . 270
27. POS–ERP: žurnali, preslikave in primerjava [POS Lite] . . . 270
27.1. Kaj prenos trenutno omogoča [POS Lite] . . . 270
27.2. Vrste zagona prenosa [POS Lite] . . . 271
27.3. Statusi žurnala [POS Lite] . . . 271
27.4. Načelo dvostavnosti [POS Lite] . . . 271
27.5. Preslikava kontov: plačilni kanali [POS Lite] . . . 272
27.6. Preslikava DDV [POS Lite] . . . 272
27.7. Referenca in preprečevanje podvajanja [POS Lite] . . . 272
27.8. Ponovni poskus prenosa [POS Lite] . . . 273
27.9. Dnevni primer primerjave POS–ERP [POS Lite] . . . 273
27.10. Dnevni kontrolni list prenosa [POS Lite] . . . 273
28. Priporočila za vodje in računovodstvo [POS Lite] . . . 274
28.1. Dnevni ritem vodje [POS Lite] . . . 274
28.2. Dnevni ritem računovodstva [POS Lite] . . . 274
28.3. Meja med trenutnim vedenjem in priporočilom [POS Lite] . . . 275
29. Operativni postopek POS→ERP za skrbnika in računovodstvo [POS Lite] . . . 275
29.1. Nastavitev pravil in urnika [POS Lite] . . . 275
29.2. Dnevni prenos [POS Lite] . . . 276
29.3. Mesečni zbirnik [POS Lite] . . . 276
29.4. Pregled in knjiženje žurnala [POS Lite] . . . 276
29.5. Preslikava kontov in DDV [POS Lite] . . . 277
29.6. Kontrolirana ponovitev in dokaz rezultata [POS Lite] . . . 277
30. Poročila, realizacija in zaključek gotovine [POS Lite] . . . 278
30.1. Izbira pravega poročila [POS Lite] . . . 278
30.2. Realizacija in plačilne dimenzije [POS Lite] . . . 278
30.3. Storno in razveljavitev plačila [POS Lite] . . . 279
30.4. Filtri, izvoz in uskladitev poročil [POS Lite] . . . 279
31. Omejitve trenutno razpoložljivih funkcij [POS Lite] . . . 280

DEL IX: Nastavitve, naprave, uporabniki in varnost 281

9. Nastavitve, naprave, uporabniki in varnost [POS Lite] 282

1. Namen in meja tega poglavja [POS Lite] . . . 282

2. Profili in zmožnosti [POS Lite] . . . 282
3. Uporabniki in dostop [POS Lite] . . . 282
3.1. Ustvarjanje uporabnika [POS Lite] . . . 282
3.2. Sprememba in ukinitev [POS Lite] . . . 283
3.3. Redni pregled [POS Lite] . . . 283
4. Enote, blagajne in terminali [POS Lite] . . . 283
5. Tiskalni mostovi in tiskalniki [POS Lite] . . . 283
6. FURS in digitalno potrdilo [POS Lite] . . . 284
7. QR, CTI in druge integracije [POS Extended] . . . 284
8. Varen vrstni red konfiguracije [POS Lite] . . . 285
9. Prepovedani bližnjici [POS Lite] . . . 285
10. Predaja skrbniku ali podpori [POS Lite] . . . 285
11. Sklici [POS Lite] . . . 285
12. Varen vrstni red konfiguracije [POS Lite] . . . 286
13. Organizacijski objekti [POS Lite] . . . 286
13.1. Podjetje [POS Lite] . . . 286
13.2. Enota [POS Lite] . . . 287
13.3. Poslovni prostor [POS Lite] . . . 287
13.4. Register in blagajna [POS Lite] . . . 287
13.5. Mize in območja [POS Standard] . . . 288
14. Uporabniki, vloge in dostop [POS Lite] . . . 289
14.1. Najmanjše pravice [POS Lite] . . . 289
14.2. Dodelitev [POS Lite] . . . 289
14.3. Redni pregledi [POS Lite] . . . 289
15. Tiskalniki, ZCS, NB80, NYX in Bluetooth [POS Lite] . . . 290
15.1. Skupna priprava [POS Lite] . . . 290
15.2. ZCS [POS Lite] . . . 290
15.3. NB80 in NYX [POS Lite] . . . 290
15.4. Bluetooth mostovi [POS Lite] . . . 291
15.5. Preskus tiskanja [POS Lite] . . . 291
16. Terminali in ponudniki [POS Lite] . . . 291
16.1. Pred seznanjanjem [POS Lite] . . . 291
16.2. Seznanjanje in menjava [POS Lite] . . . 291
17. FURS, QR, CTI, ERP in BizBox [POS Extended] . . . 292
17.1. FURS [POS Extended] . . . 292
17.2. QR in CTI [POS Extended] . . . 292
17.3. ERP in BizBox [POS Extended] . . . 292
18. Seje, predpomnilnik, varnost in revizija [POS Lite] . . . 293

19. Kopije, zdravje in vrnitev [POS Lite] . . . 293
20. Katalog zaslonov, polj in stanj [POS Lite] . . . 293
20.1. Zavihek Mize [POS Standard] . . . 293
20.2. Zavihek Natakarji [POS Lite] . . . 294
20.3. Zavihek Dostava [POS Extended] . . . 294
20.4. Zavihek KDS [POS Standard] . . . 294
20.5. Zavihek Enote [POS Lite] . . . 294
20.6. Zavihek Knjiženje [POS Lite] . . . 294
20.7. Zavihek Nastavitve [POS Lite] . . . 295
20.8. Zavihek Varnostne kopije [POS Lite] . . . 295
20.9. Moj profil [POS Lite] . . . 295
20.10. Glasovni ukazi [POS Lite] . . . 295
21. Polja naprav in njihovi pomeni [POS Lite] . . . 295
21.1. Identiteta naprave [POS Lite] . . . 295
21.2. Širina tiskalnika [POS Lite] . . . 296
21.3. Kodna stran in znaki [POS Lite] . . . 296
21.4. Ime tiskalnika agenta [POS Lite] . . . 296
22. Diagnostične matrike naprav [POS Lite] . . . 296
22.1. ZCS diagnostika [POS Lite] . . . 297
22.2. NB80 diagnostika [POS Lite] . . . 297
22.3. NYX diagnostika [POS Lite] . . . 297
22.4. Bluetooth diagnostika [POS Lite] . . . 297
23. Odvisnosti nastavitev in načrti sprememb [POS Lite] . . . 297
23.1. Podjetje in več enot [POS Lite] . . . 298
24. Terminali in ponudniki: meje incidenta [POS Lite] . . . 298
25. Življenjski cikel FURS, QR, CTI in integracij [POS Extended] . . . 299
25.1. FURS potrdilo [POS Extended] . . . 299
25.2. QR objava [POS Extended] . . . 299
25.3. CTI po enoti [POS Extended] . . . 299
25.4. ERP in BizBox zdravje [POS Extended] . . . 299
26. Periodične odgovornosti [POS Lite] . . . 300
26.1. Mesečni administrativni pregled [POS Lite] . . . 300
26.2. Letni pregled [POS Lite] . . . 300
27. Komisijski paket in pravilo dokazov [POS Lite] . . . 300
27.1. Naslovnica paketa [POS Lite] . . . 301
27.2. Minimalni dokazni komplet [POS Lite] . . . 301
28. Delovni list odvisnosti podjetja, enote, prostora in registra [POS Lite] . . . 302
28.1. Podjetje: polje za poljem [POS Lite] . . . 302
28.2. Enota: polje za poljem [POS Lite] . . . 303

28.3. Poslovni prostor: polje za poljem [POS Lite] . . . 304
28.4. Register in naprava: polje za poljem [POS Lite] . . . 305
29. Prevzemni protokoli tiskalnih mostov [POS Lite] . . . 305
29.1. ZCS Z92 most [POS Lite] . . . 306
29.2. NB80 oziroma NYX most [POS Lite] . . . 307
29.3. BtTiskalniMost in starejša oznaka Q10 [POS Lite] . . . 308
29.4. Čisti Web Bluetooth, Web Serial in omrežni tisk [POS Lite] . . . 309
30. Dokazi o komisijskem prevzemu terminala [POS Lite] . . . 309
30.1. Skupni list terminala [POS Lite] . . . 310
30.2. Payten: prevzem [POS Lite] . . . 310
30.3. SumUp: prevzem [POS Lite] . . . 310
30.4. Viva: prevzem [POS Lite] . . . 311
31. Negativni preskusi več enot in zmožnosti [POS Lite] . . . 311
32. Predlogi evidenc naprav in vzdrževanja [POS Lite] . . . 313
32.1. Inventar naprave [POS Lite] . . . 313
32.2. Zapis vzdrževanja [POS Lite] . . . 314
32.3. Dnevni pregled operativne naprave [POS Lite] . . . 315
33. Dokaz varne vrnitve [POS Lite] . . . 315
33.1. List vrnitve [POS Lite] . . . 316
33.2. Primeri ustrezne vrnitve [POS Lite] . . . 317
34. POS PIN in hitra menjava identitete [POS Lite] . . . 317
35. Obseg naprave in prednost nastavitev [POS Lite] . . . 318
36. Dokaz revizije in varno zapiranje incidenta [POS Lite] . . . 318
37. Meje podprtih ponudnikov in funkcij [POS Lite] . . . 318
38. Preizkus vezave naprave, terminala, tiskalnika in mostu [POS Lite] . . . 319
39. Uporabnik, profil, enota in pravice [POS Lite] . . . 320
39.1. Ustvarjanje in sprememba [POS Lite] . . . 320
39.2. Ukinitev oziroma varen odvzem dostopa [POS Lite] . . . 320
40. Pregled revizijske sledi [POS Lite] . . . 320
41. Končna kontrola skrbniške spremembe [POS Lite] . . . 321

DEL X: Hitri postopki po vlogah 322

10. Hitri postopki po vlogah [POS Lite] 323

1. Uporaba hitrih postopkov [POS Lite] . . . 323
2. Natakar [POS Lite] . . . 323
2.1. Začetek izmene [POS Lite] . . . 323
2.2. Miza in naročilo [POS Standard] . . . 323
2.3. Plačilo in račun [POS Lite] . . . 323

2.4. Predaja [POS Lite] . . . 323
3. Kuhinja in bar [POS Standard] . . . 324
3.1. Prevzem priprave [POS Standard] . . . 324
3.2. Sprememba ali preklic [POS Standard] . . . 324
3.3. Zaključek [POS Standard] . . . 324
4. Blagajnik [POS Lite] . . . 324
4.1. Pred plačilom [POS Lite] . . . 324
4.2. Kartica, gotovina in bon [POS Extended] . . . 324
4.3. Zapiranje [POS Lite] . . . 325
5. Skladiščnik [POS Lite] . . . 325
5.1. Prejem blaga [POS Lite] . . . 325
5.2. Inventura in odstopanje [POS Lite] . . . 325
6. Vodja izmene [POS Lite] . . . 325
6.1. Odprtje [POS Lite] . . . 325
6.2. Med servisom [POS Lite] . . . 326
6.3. Zaključek [POS Lite] . . . 326
7. Manager oziroma administrator [POS Lite] . . . 326
7.1. Dnevna administracija [POS Lite] . . . 326
7.2. Sprememba konfiguracije [POS Lite] . . . 326
7.3. Incident [POS Lite] . . . 326
8. Skupno pravilo za vse vloge [POS Lite] . . . 327
9. Skupni operativni ritem [POS Lite] . . . 327
9.1. Pred začetkom katerekoli izmene [POS Lite] . . . 327
9.2. Odločitev pri vsakem odstopanju [POS Lite] . . . 327
10. Natakar [POS Lite] . . . 327
10.1. Začetek izmene [POS Lite] . . . 327
10.2. Servis [POS Lite] . . . 328
10.3. Izjeme [POS Lite] . . . 328
10.4. Predaja in konec [POS Lite] . . . 328
11. Blagajnik [POS Lite] . . . 329
11.1. Začetek [POS Lite] . . . 329
11.2. Obračun [POS Lite] . . . 329
11.3. Odločitveno drevo kartice [POS Lite] . . . 329
11.4. Konec [POS Lite] . . . 329
12. Kuhinja [POS Standard] . . . 330
12.1. Začetek [POS Standard] . . . 330
12.2. Med pripravo [POS Standard] . . . 330
12.3. Izjeme [POS Standard] . . . 330
12.4. Konec [POS Standard] . . . 330

13. Pizza postaja [POS Lite] . . . 331
13.1. Začetek [POS Lite] . . . 331
13.2. Servis [POS Lite] . . . 331
13.3. Drill [POS Lite] . . . 331
14. Bar [POS Lite] . . . 331
14.1. Začetek [POS Lite] . . . 331
14.2. Servis [POS Lite] . . . 331
14.3. Konec [POS Lite] . . . 332
15. Izdajna postaja [POS Lite] . . . 332
15.1. Postopek [POS Lite] . . . 332
15.2. Izjeme [POS Lite] . . . 332
16. Skladiščnik [POS Lite] . . . 332
16.1. Začetek [POS Lite] . . . 332
16.2. Prejem [POS Lite] . . . 333
16.3. Inventura in konec [POS Lite] . . . 333
17. Vodja izmene [POS Lite] . . . 333
17.1. Začetek [POS Lite] . . . 333
17.2. Med servisom [POS Lite] . . . 333
17.3. Predaja [POS Lite] . . . 334
18. Manager [POS Lite] . . . 334
18.1. Dnevni nadzor [POS Lite] . . . 334
18.2. Sprememba poslovnega pravila [POS Lite] . . . 334
19. Administrator [POS Lite] . . . 335
19.1. Začetek posega [POS Lite] . . . 335
19.2. Izvedba [POS Lite] . . . 335
19.3. Drill [POS Lite] . . . 335
20. Računovodja [POS Lite] . . . 335
20.1. Dnevno [POS Lite] . . . 335
20.2. Odstopanje [POS Lite] . . . 336
21. Odločitvene tabele [POS Lite] . . . 336
22. Predaje: primeri kakovostnega zapisa [POS Lite] . . . 336
23. Operativni modeli izmene [POS Lite] . . . 337
23.1. Majhna kavarna: odprtje [POS Lite] . . . 337
23.2. Majhna kavarna: servis [POS Lite] . . . 337
23.3. Majhna kavarna: predaja in konec [POS Lite] . . . 337
23.4. Restavracija: odprtje [POS Lite] . . . 337
23.5. Restavracija: servis [POS Lite] . . . 337
23.6. Restavracija: robni primeri [POS Lite] . . . 337
23.7. Dostavna enota: odprtje [POS Extended] . . . 337

23.8. Dostavna enota: servis [POS Extended] . . . 338
23.9. Dogodek: odprtje [POS Extended] . . . 338
23.10. Dogodek: servis in konec [POS Extended] . . . 338
24. Matrika odgovornosti [POS Lite] . . . 338
25. Komunikacijski stavki [POS Lite] . . . 339
26. Stopnjevalne simulacije [POS Extended] . . . 339
26.1. Stopnja 1: enostavna operativna napaka [POS Extended] . . . 339
26.2. Stopnja 2: preplet priprave in plačila [POS Extended] . . . 339
26.3. Stopnja 3: tehnični izpad [POS Extended] . . . 339
26.4. Stopnja 4: kombiniran incident [POS Extended] . . . 339
27. Banka vprašanj in rubrika odgovorov [POS Lite] . . . 340
28. Praktično certificiranje: pravila izvedbe [POS Lite] . . . 340
28.1. Skupna rubrika [POS Lite] . . . 341
28.2. Skupne kritične napake [POS Lite] . . . 341
29. Opazovalne postaje po vlogah [POS Lite] . . . 341
29.1. Natakar: sprememba mize z že poslano jedjo [POS Standard] . . . 341
29.2. Blagajnik: neusklajen rezultat kartice [POS Lite] . . . 342
29.3. Pizza postaja: podobni varianti in manjkajoč dodatek [POS Lite] . . . 342
29.4. Bar: napačna pripravljalna pot in razlitje [POS Lite] . . . 343
29.5. Izdajna postaja: nepopoln paket za prevzem [POS Lite] . . . 343
29.6. Skladiščnik: prejemnica z neujemajočim se pakiranjem [POS Lite] . . . 344
29.7. Vodja izmene: zamašek med pripravo in plačili [POS Lite] . . . 344
29.8. Manager: odobritev spremembe poslovnega pravila [POS Lite] . . . 345
29.9. Administrator: preskus spremembe tiskalne poti [POS Lite] . . . 345
29.10. Računovodja: manjkajoč dokument v prenosu [POS Lite] . . . 346
30. Simulacije konfliktov med vlogami [POS Extended] . . . 346
30.1. Natakar in kuhinja: gost zahteva zamenjavo [POS Extended] . . . 346
30.2. Blagajnik in vodja: pritisk za novo kartično plačilo [POS Extended] . . . 346
30.3. Bar in skladiščnik: manjkajoča pijača [POS Extended] . . . 347
30.4. Issue postaja in dostavni sprejemnik: dve podobni dostavi [POS Extended] . . . 347
30.5. Manager in administrator: nujna sprememba sredi servisa [POS Extended] . . . 347
30.6. Računovodja in administrator: zavrnjen prenos [POS Extended] . . . 347
31. Modeli potrdila in evidenca [POS Lite] . . . 348
31.1. Obvezni podatki evidence [POS Lite] . . . 348
31.2. Kavarna: minimalni certifikacijski komplet [POS Lite] . . . 348
31.3. Restavracija: minimalni certifikacijski komplet [POS Lite] . . . 348
31.4. Dostava: minimalni certifikacijski komplet [POS Extended] . . . 349
31.5. Dogodek: minimalni certifikacijski komplet [POS Extended] . . . 349
32. Hitra kartica za POS PIN in napravo [POS Lite] . . . 349

32.1. POS PIN [POS Lite] . . . 349
32.2. Naprava [POS Lite] . . . 349
33. Funkcije, ki jih ne smemo obljubiti [POS Lite] . . . 350
34. Obnovitev usposobljenosti in končna odločitev [POS Lite] . . . 350
35. Računovodja: KIR, KPR in predaja [POS Lite] . . . 350

DEL XI: Odpravljanje težav in izredni primeri 351

11. Odpravljanje težav in izredni primeri [POS Lite] 352

1. Varen odziv [POS Lite] . . . 352
2. Brez povezave ali sinhronizacija [POS Lite] . . . 352
2.1. Simptom [POS Lite] . . . 352
2.2. Pomen [POS Lite] . . . 352
2.3. Varen ukrep [POS Lite] . . . 352
3. Terminal: neznan rezultat [POS Lite] . . . 352
3.1. Simptom [POS Lite] . . . 352
3.2. Pomen [POS Lite] . . . 353
3.3. Varen ukrep [POS Lite] . . . 353
4. FURS ali potrdilo [POS Lite] . . . 353
4.1. Simptom [POS Lite] . . . 353
4.2. Pomen [POS Lite] . . . 353
4.3. Varen ukrep [POS Lite] . . . 353
5. Tiskalni most ali tiskalnik [POS Lite] . . . 353
5.1. Simptom [POS Lite] . . . 353
5.2. Pomen [POS Lite] . . . 353
5.3. Varen ukrep [POS Lite] . . . 354
6. Zastarela enota ali blagajna [POS Lite] . . . 354
6.1. Simptom [POS Lite] . . . 354
6.2. Pomen [POS Lite] . . . 354
6.3. Varen ukrep [POS Lite] . . . 354
7. Rezervacija blokira mizo [POS Extended] . . . 354
7.1. Simptom [POS Lite] . . . 354
7.2. Pomen [POS Lite] . . . 354
7.3. Varen ukrep [POS Lite] . . . 354
8. KDS, kuhinja ali bar [POS Standard] . . . 355
8.1. Simptom [POS Standard] . . . 355
8.2. Pomen [POS Standard] . . . 355
8.3. Varen ukrep [POS Standard] . . . 355
9. Zaloga, prejemnica in OCR [POS Lite] . . . 355

9.1. Simptom [POS Lite] . . . 355
9.2. Pomen [POS Lite] . . . 355
9.3. Varen ukrep [POS Lite] . . . 355
10. Napaka dostopa [POS Lite] . . . 355
10.1. Simptom [POS Lite] . . . 355
10.2. Pomen [POS Lite] . . . 356
10.3. Varen ukrep [POS Lite] . . . 356
11. Podpora brez skrivnosti [POS Lite] . . . 356
12. Kdaj ustaviti in eskalirati [POS Lite] . . . 356
13. Kako brati kartice incidentov [POS Lite] . . . 356
14. Dostop, seja in poslovni kontekst [POS Lite] . . . 357
14.1. Prijava se vrne na začetni zaslon [POS Lite] . . . 357
14.2. Manjka gumb ali pogled [POS Lite] . . . 357
14.3. Napačna enota, blagajna ali poslovni datum [POS Lite] . . . 358
14.4. Sum zlorabe ali izgubljena naprava [POS Lite] . . . 358
15. Omrežje, realni čas in čakalna vrsta [POS Lite] . . . 359
15.1. Sprememba ostane v čakanju [POS Lite] . . . 359
15.2. Dve napravi kažeta različno stanje [POS Lite] . . . 359
15.3. Aplikacija se vrti ali prikaže prazno stran [POS Lite] . . . 360
16. Naročila, mize in rezervacije [POS Extended] . . . 360
16.1. Naročilo se po oddaji ne prikaže [POS Lite] . . . 360
16.2. Miza je nepričakovano zasedena [POS Standard] . . . 361
16.3. Rezervacija ima napačen čas ali gosta [POS Extended] . . . 361
17. KDS, priprava in izdaja [POS Standard] . . . 361
17.1. KDS kaže podvojeno postavko [POS Standard] . . . 361
17.2. Napačna opomba ali alergen na KDS [POS Standard] . . . 362
17.3. BUMP je bil pritisnjen prezgodaj [POS Standard] . . . 362
18. Plačilni terminali in neznana stanja [POS Lite] . . . 363
18.1. Terminal odobri, POS pa javi napako [POS Lite] . . . 363
18.2. Terminal zavrne, POS pa kaže plačano [POS Lite] . . . 363
18.3. Terminal je nedosegljiv [POS Lite] . . . 364
19. FURS, potrdilo in delo ob motnji [POS Lite] . . . 364
19.1. Manjka EOR ali fiskalni status [POS Lite] . . . 364
19.2. Potrdilo je poteklo ali ni dostopno [POS Lite] . . . 365
19.3. Delo brez internetne povezave [POS Lite] . . . 365
20. Tisk, tiskalni most in usmerjanje [POS Lite] . . . 366
20.1. Račun obstaja, tisk pa manjka [POS Lite] . . . 366
20.2. Kuhinjski listek gre na napačno postajo [POS Standard] . . . 366
21. QR, CTI, telefon in dostava [POS Extended] . . . 367

21.1. QR naročilo se ne pojavi [POS Extended] . . . 367
21.2. CTI ne prikaže klicatelja [POS Lite] . . . 367
21.3. Dostava ima nejasen naslov ali status [POS Extended] . . . 368
22. Meni, recepture in alergeni [POS Lite] . . . 368
22.1. Artikel ni viden ali ima napačno ceno [POS Lite] . . . 368
22.2. Receptura ali zaloga artikla ni logična [POS Lite] . . . 369
22.3. Alergenski podatek manjka ali se ne ujema [POS Lite] . . . 369
23. Zaloga, OCR, uvoz in dogodki [POS Extended] . . . 369
23.1. OCR napačno prebere glavo dokumenta [POS Extended] . . . 369
23.2. OCR napačno prebere postavko ali pakiranje [POS Extended] . . . 370
23.3. Uvoz se zdi podvojen [POS Extended] . . . 370
23.4. Dogodek ali pripravljena hrana ni usklajena [POS Extended] . . . 371
24. Poročila in POS→ERP [POS Lite] . . . 371
24.1. Poročilo se ne ujema s pričakovanjem [POS Lite] . . . 371
24.2. POS→ERP prenos manjka ali je podvojen [POS Lite] . . . 372
25. Pregled po incidentu [POS Lite] . . . 372
26. Operativna pravila pred posegom [POS Lite] . . . 373
26.1. Minimalni paket eskalacije [POS Lite] . . . 373
27. Triage matrika: nujnost in meja ukrepanja [POS Lite] . . . 374
27.1. Odločitev »rezultat ni znan« [POS Lite] . . . 374
28. Dostop, seja in kontekst: incidentne kartice [POS Lite] . . . 375
28.1. Seja se izteče med oddajo [POS Lite] . . . 375
28.2. Napačna aktivna enota [POS Lite] . . . 375
28.3. Napačna blagajna ali naprava [POS Lite] . . . 375
28.4. Manjka dovoljenje [POS Lite] . . . 375
29. Realtime, predpomnilnik in čakalne vrste [POS Lite] . . . 376
29.1. Dogodek v realnem času manjka [POS Extended] . . . 376
29.2. Lokalna sprememba čaka [POS Lite] . . . 376
29.3. Konflikt dveh naprav [POS Lite] . . . 376
30. Mize, naročila in rezervacije [POS Extended] . . . 376
30.1. Miza je zasedena brez gosta [POS Standard] . . . 376
30.2. Rezervacija blokira po odhodu gosta [POS Extended] . . . 377
30.3. Premik naročila med mizami [POS Standard] . . . 377
31. KDS in priprava [POS Standard] . . . 377
31.1. KDS ne prikaže naročila [POS Standard] . . . 377
31.2. KDS pokaže podvojitev [POS Standard] . . . 377
31.3. Prezgodnji BUMP [POS Standard] . . . 377
31.4. Alergen ali opomba na KDS ni pravilna [POS Standard] . . . 378
32. Plačila, ponudniki terminalov in boni [POS Extended] . . . 378

32.1. Odobreno na terminalu, neznano v POS-u [POS Extended] . . . 378
32.2. Zavrnjeno na terminalu, plačano v POS-u [POS Extended] . . . 378
32.3. Terminal ni dosegljiv [POS Extended] . . . 378
32.4. Mešano plačilo [POS Extended] . . . 379
32.5. Darilni bon: agregatno stanje [POS Extended] . . . 379
32.6. Storno računa [POS Extended] . . . 379
33. FURS, številčenje in offline vrsta [POS Lite] . . . 379
33.1. Račun nima potrjenega EOR [POS Lite] . . . 379
33.2. Fiskalna vrsta se ne prazni [POS Lite] . . . 380
33.3. A Opozorilni pas za ponovni prenos [POS Lite] . . . 380
33.4. Potrdilo ni veljavno [POS Lite] . . . 380
34. Tiskalni mostovi in fizični izpisi [POS Lite] . . . 380
34.1. Račun je ustvarjen, izpis manjka [POS Lite] . . . 380
34.2. Kuhinjski tisk gre drugam [POS Standard] . . . 381
34.3. Most ni aktiven [POS Lite] . . . 381
35. QR, CTI, telefon in dostava [POS Extended] . . . 381
35.1. QR naročilo ni vidno v POS-u [POS Extended] . . . 381
35.2. QR meni pokaže napačno ceno [POS Extended] . . . 381
35.3. CTI ne prepozna klicatelja [POS Lite] . . . 382
35.4. Dostavni naslov je nejasen [POS Extended] . . . 382
36. Meni, recepture in alergeni [POS Lite] . . . 382
36.1. Artikel manjka na prodajnem zaslonu [POS Lite] . . . 382
36.2. Cena ali DDV ni pravilen [POS Lite] . . . 382
36.3. Receptura porablja napačno zalogo [POS Lite] . . . 383
36.4. Alergen v meniju ni potrjen [POS Lite] . . . 383
37. Prejemnice, OCR, zaloga in dogodki [POS Extended] . . . 383
37.1. OCR napačno prebere dobavitelja ali številko [POS Extended] . . . 383
37.2. OCR napačno prebere pakiranje [POS Extended] . . . 383
37.3. Uvoz je morda podvojen [POS Extended] . . . 384
37.4. Dogodek porabe ni logičen [POS Extended] . . . 384
38. Poročila in POS→ERP [POS Lite] . . . 384
38.1. Poročilo odstopa od dnevnega seštevka [POS Lite] . . . 384
38.2. POS→ERP prenos manjka [POS Lite] . . . 384
38.3. POS→ERP prenos je podvojen [POS Lite] . . . 385
39. Matrika kakovosti podpore [POS Lite] . . . 385
39.1. Kontrolna vprašanja za dežurnega [POS Lite] . . . 385
40. Končna praktična ocena [POS Lite] . . . 386
40.1. Primer A: natakar vidi vrtenje po plačilu [POS Lite] . . . 386
40.2. Primer B: račun je natisnjen, EOR pa manjka [POS Lite] . . . 386

40.3. Primer C: gost zahteva odstranitev ene postavke z že izdanega računa [POS Lite] 386
40.4. Primer D: stanje darilnega bona ni pričakovano [POS Extended] 386
40.5. Merilo zaključka [POS Lite] 386
41. Odločitvene kartice za zaključevanje incidentov [POS Lite] 386
41.1. Kartica: ali je naročilo res izgubljeno? [POS Lite] 386
41.2. Kartica: ali je račun veljavno izdan? [POS Lite] 387
41.3. Kartica: ali je plačilo dokončno? [POS Lite] 387
41.4. Kartica: ali je priprava varna? [POS Lite] 387
41.5. Kartica: ali je zalogovni popravek upravičen? [POS Lite] 387
41.6. Kartica: ali je ERP usklajen? [POS Lite] 387
42. Predaja izmene med odprtim incidentom [POS Lite] 388
43. Redni vnos prejemnice brez OCR [POS Lite] 388
44. Čakalna vrsta offline fiskalizacije [POS Lite] 388
45. Kartično plačilo: izterjava neznanega poskusa [POS Lite] 389
46. Vidnost omejitev spletnih funkcij [POS Lite] 389
47. Vir za KPR pri prejetem računu [POS Lite] 389

DEL XII: Slovar in kontrolni seznami 390

12. Slovar, kontrolni seznami in kratka zgodovina različice [POS Lite] 391

1. Namen [POS Lite] 391
2. Slovar [POS Lite] 392
3. Pred izmeno [POS Lite] 393
3.1. Vsak uporabnik [POS Lite] 393
3.2. Natakar in blagajnik [POS Lite] 393
3.3. Kuhinja in bar [POS Standard] 393
3.4. Vodja [POS Lite] 394
4. Med izmeno [POS Lite] 394
4.1. Prodaja in priprava [POS Lite] 394
4.2. Plačila in računi [POS Lite] 394
4.3. Zaloga in dokumenti [POS Lite] 394
4.4. Varnost [POS Lite] 394
5. Po izmeni [POS Lite] 394
5.1. Natakar in priprava [POS Lite] 394
5.2. Blagajnik [POS Lite] 395
5.3. Vodja [POS Lite] 395
6. Kratka zgodovina trenutne različice [POS Lite] 395
7. Kam po podrobnost [POS Lite] 396
8. Zaključno pravilo [POS Lite] 396

9. Razširjeni slovar in kazalo izrazov [POS Lite] . . . 397
9.1. Indeks po opravilu [POS Lite] . . . 399
10. Časovni koledar kontrol [POS Lite] . . . 399
10.1. Dnevno [POS Lite] . . . 399
10.2. Tedensko [POS Lite] . . . 399
10.3. Mesečno [POS Lite] . . . 400
10.4. Letno [POS Lite] . . . 400
11. Učni programi po vlogah [POS Lite] . . . 400
11.1. Skupni uvod za vse [POS Lite] . . . 400
11.2. Natakar [POS Lite] . . . 400
11.3. Blagajnik [POS Lite] . . . 401
11.4. Kuhinja in bar [POS Standard] . . . 401
11.5. Skladiščnik [POS Lite] . . . 401
11.6. Vodja izmene [POS Lite] . . . 401
11.7. Administrator [POS Lite] . . . 402
12. Preizkusi usposobljenosti [POS Lite] . . . 402
12.1. Ocenjevalni obrazec [POS Lite] . . . 403
13. Predajni obrazci [POS Lite] . . . 404
13.1. Predaja izmene [POS Lite] . . . 404
13.2. Predaja podpori [POS Lite] . . . 404
13.3. Predaja konfiguracijske spremembe [POS Lite] . . . 405
14. Odločitvene matrike [POS Lite] . . . 405
14.1. Ali dejanje ponoviti? [POS Lite] . . . 405
14.2. Koga vključiti? [POS Lite] . . . 406
14.3. Stopnja vpliva [POS Lite] . . . 406
15. Hranjenje podatkov in varnostni opomniki [POS Lite] . . . 406
16. Kratek povzetek različice v8.3 [POS Lite] . . . 407
17. Referenčne kontrolne kartice [POS Lite] . . . 407
17.1. Kartica: začetek dela na napravi [POS Lite] . . . 407
17.2. Kartica: preverjanje naročila [POS Lite] . . . 407
17.3. Kartica: preverjanje plačila [POS Lite] . . . 408
17.4. Kartica: preverjanje računa [POS Lite] . . . 408
17.5. Kartica: preverjanje KDS [POS Standard] . . . 409
17.6. Kartica: preverjanje prejemnice [POS Lite] . . . 409
17.7. Kartica: preverjanje poročila [POS Lite] . . . 409
18. Register dokazov za podporo [POS Lite] . . . 410
18.1. Kaj je koristen dokaz [POS Lite] . . . 410
18.2. Kaj ni primeren dokaz [POS Lite] . . . 410
18.3. Kako opisati čas [POS Lite] . . . 411

18.4. Kako opisati vpliv [POS Lite] . . . 411
19. Predloge kratkih obvestil [POS Lite] . . . 411
19.1. Obvestilo vodji: nejasno plačilo [POS Lite] . . . 411
19.2. Obvestilo pripravi: popravek naročila [POS Lite] . . . 411
19.3. Obvestilo podpori: tisk [POS Lite] . . . 412
19.4. Obvestilo podpori: OCR [POS Lite] . . . 412
19.5. Obvestilo ekipi: omejena ponudba [POS Lite] . . . 412
20. Potrditve po obnovi [POS Lite] . . . 412
20.1. Po obnovi povezave [POS Lite] . . . 412
20.2. Po obnovi tiska [POS Lite] . . . 412
20.3. Po obnovi integracije [POS Lite] . . . 412
21. Zaključna kontrola dokumentacije [POS Lite] . . . 413
21.1. Pred začetkom spremembe postopka [POS Lite] . . . 413
21.2. Po spremembi postopka [POS Lite] . . . 413
21.3. Minimalni podatki za pregled incidenta [POS Lite] . . . 413
22. Abecedni referenčni slovar [POS Lite] . . . 414
23. Kazalo po temi in cilju [POS Lite] . . . 418
23.1. Indeks po vlogi [POS Lite] . . . 419
24. Matrika odgovornosti in kontrol [POS Lite] . . . 419
24.1. Pravila uporabe matrike [POS Lite] . . . 420
25. Razširjeni koledar rednih kontrol [POS Lite] . . . 420
25.1. Dnevne kontrole [POS Lite] . . . 420
25.2. Tedenske kontrole [POS Lite] . . . 421
25.3. Mesečne kontrole [POS Lite] . . . 421
25.4. Četrtletne kontrole [POS Lite] . . . 422
25.5. Letne kontrole [POS Lite] . . . 422
26. Učni načrti in učne poti [POS Lite] . . . 422
26.1. Skupna začetna pot [POS Lite] . . . 422
26.2. Učna pot natakarja [POS Lite] . . . 422
26.3. Učna pot blagajnika [POS Lite] . . . 423
26.4. Učna pot priprave [POS Lite] . . . 423
26.5. Učna pot skladišča [POS Lite] . . . 423
26.6. Učna pot vodje izmene [POS Lite] . . . 424
26.7. Učna pot administratorja [POS Lite] . . . 424
27. Banka praktičnih preverjanj [POS Lite] . . . 424
28. Banka ustnih vprašanj [POS Lite] . . . 426
28.1. Načela modelnega odgovora [POS Lite] . . . 426
29. Obrazci za predajo in incident [POS Lite] . . . 427
29.1. Obrazec: predaja odgovornosti [POS Lite] . . . 427

29.2. Obrazec: prijava incidenta [POS Lite] . . . 427
29.3. Obrazec: odločitev o izjemi [POS Lite] . . . 428
30. Dokazi, hramba in zasebnost [POS Lite] . . . 428
30.1. Pravilo najmanjšega dokaza [POS Lite] . . . 428
30.2. Register hrambe [POS Lite] . . . 429
30.3. Odločanje o zasebnosti [POS Lite] . . . 429
31. Odločitvene matrike za vsakodnevno delo [POS Lite] . . . 430
31.1. Ali je varno nadaljevati? [POS Lite] . . . 430
31.2. Prednostna razvrstitev incidenta [POS Lite] . . . 430
31.3. Kdaj zadevo zaključiti? [POS Lite] . . . 430
32. Vzdrževanje dokumentacije [POS Lite] . . . 431
32.1. Pravila lastništva [POS Lite] . . . 431
32.2. Minimalni zapis spremembe [POS Lite] . . . 431
32.3. Pregled kakovosti pred objavo [POS Lite] . . . 431
33. Kratka zgodovina različic [POS Lite] . . . 432
34. Kontrolne kartice po organizacijskem modelu [POS Lite] . . . 432
34.1. Majhna enota z več vlogami v eni osebi [POS Lite] . . . 432
34.2. Enota z ločenim blagajnikom in pripravo [POS Lite] . . . 432
34.3. Več-enotno poslovanje [POS Lite] . . . 432
34.4. Sezonska ali občasna enota [POS Lite] . . . 433
35. Podrobna merila za predajo [POS Lite] . . . 433
35.1. Predaja je sprejemljiva, kadar [POS Lite] . . . 433
35.2. Predajo vrnite v dopolnitev, kadar [POS Lite] . . . 433
36. Register meril kakovosti [POS Lite] . . . 434
37. Zaključno načelo referenčnega dodatka [POS Lite] . . . 434
37.1. Zadnja vprašanja pred dejanjem [POS Lite] . . . 434

DEL I

Dostop in priprava sistema

V tem delu so zbrani preverjeni postopki in reševanje napak za navedeno področje.

1. Dostop in priprava sistema POS Lite

1. Namen, meje poglavja in odgovornost POS Lite

To poglavje opisuje varen dostop do POS Gostinstvo in preverjanje delovnega konteksta.

Namenjeno je natakarjem, vodjem enot, administratorjem enot in skrbnikom sistema.

Ne opisuje sprejema naročil, zaključevanja računov ali postopka odprtja izmene.

En sam avtoritativni postopek za odprtje izmene je v poglavju 02.

Uporabnik odgovarja, da pred delom preveri svojo identiteto, podjetje, enoto, blagajno in napravo.

Sistem ne sme nadomestiti presoje, ali oznake na zaslonu ustrezajo prostoru, v katerem uporabnik stoji.

Če kateri koli podatek ni jasen, je varen ukrep ustavitev pred prvim poslovnim vnosom.

1.1. Delovni kontekst POS Lite

Podjetje je poslovni subjekt, pod katerim se vodijo uporabniki, nastavitve in evidence.

Enota je poslovalnica podjetja.

Blagajna je prodajno oziroma evidenčno mesto v enoti.

Poslovni prostor je oznaka, vezana na blagajno in fiskalni kontekst.

Naprava je brskalnik oziroma delovna naprava, ki se ob uporabi prijavi s svojim ključem.

Miza je del tlorisa aktivne enote.

Seja povezuje prijavo v prijavni storitvi in dostop do POS podatkov.

Vsi ti podatki so različni.

Pravilno podjetje ne dokazuje pravilne enote.

Pravilna enota ne dokazuje pravilne blagajne.

Pravilna blagajna ne pomeni, da naprava vidi vse mize.

1.2. Minimalni predpogoji POS Lite

Uporabnik mora imeti aktiven račun.

Račun mora biti povezan z veljavno uporabniško vlogo v POS.

Vloga mora imeti dodeljeno podjetje.

Za delo na prodajnem mestu morata biti dodeljeni enota in blagajna oziroma dovoljena izbira.

Naprava potrebuje povezavo, kadar mora pridobiti sejo, kontekst ali podatke.

Na fizičnem mestu morajo biti pripravljeni predpisani tiskalnik in plačilni terminal, če se uporabljata.

Tloris, artikli in prostori morajo biti urejeni pred prvim naročilom v novi enoti.

1.3. Kaj ni dokaz pripravljenosti POS Lite

Odprt zavihek v brskalniku ni dokaz prijavljenega pravega uporabnika.

Ime lokala v naslovu strani ni dokaz izbrane enote.

Vidna miza ni dokaz, da je miza dovoljena tej napravi.

Uspešno tiskanje starega potrdila ni dokaz povezave trenutnega terminala.

Prikaz prejšnjega uporabnika ni dovoljenje za delo v njegovem imenu.

Samodejno obnovljen zaslon po osvežitvi ni dokaz, da je nedokončano dejanje shranjeno.

2. Prijava in življenjski cikel seje POS Lite

2.1. Prijavni tok POS Lite

POS uporablja prijavno storitev Clerk.

Uporabnik se prijavi s svojim službenim računom in predpisanim načinom preverjanja identitete.

Po uspešni prijavi POS pridobi prijavni žeton.

Nato POS zahteva podatke o svojem uporabniku.

Ti podatki določijo vlogo, podjetje, enoto, blagajno, natakarja in dovoljene enote.

Dokler se ti podatki nalagajo, uporabnik ne sme sklepati, da je pripravljen za prodajo.

Če prijavna storitev potrdi identiteto, POS pa uporabnika zavrne, prijava v POS ni veljavna.

2.2. Kaj uporabnik vidi POS Lite

Med nalaganjem je stanje prijave še v preverjanju.

Po uspešnem preverjanju je POS pripravljen za uporabo.

Ob odjavi je uporabnik vrnjen na prijavni vstop.

Ob nepooblaščenem dostopu POS zahteva ponovno preverjanje identitete.

Ob prepovedanem dostopu ima identiteta sejo, vendar zanjo ni veljavne POS-dodelitve.

Ob napaki dostopa ni dovoljeno nadaljevati z domnevo, da bo kasnejši klik popravil stanje.

2.3. Varna prijava POS Lite

1. Odprite uradni naslov POS Gostinstvo na odobreni napravi.
2. Preverite, da ne uporabljate zasebnega ali neznanega brskalniškega profila.
3. Vnesite svoje prijavne podatke.

4. Dokončajte dodatno preverjanje, kadar ga zahteva prijavna storitev.
5. Počakajte, da se naloži POS in stranska navigacija.
6. Preverite prikaz uporabnika.
7. Preverite podjetje, enoto in blagajno.
8. Šele nato odprite delovni zaslon.

Gesla ne zapisujte ob blagajni.

Gesla ne delite s sodelavcem, tudi kadar je gneča.

Brskalnik ne sme shraniti gesla na napravi, ki jo uporablja več oseb.

2.4. Neuspešna prijava POS Lite

Znak	Verjeten pomen	Varen ukrep
Prijavna stran zavrne podatke	napačen podatek ali zaklenjen račun	preverite identifikator; po več poskusih se obrnite na skrbnika
Prijava uspe, POS pa ostane brez vsebine	podatki o POS-vlogi se še nalagajo ali niso dosegljivi	počakajte kratek čas; ne odpirajte več zavihkov
Prijava uspe, nato sledi zavrnitev	račun nima veljavne POS-dodelitve	skrbniku sporočite ime uporabnika in prikazano stanje
Prijava se ponavlja v krogu	težava seje ali brskalniških podatkov	zaprite zasebne zavihke, odjavite se in uporabite odobreni profil
Prikaže se drug uporabnik	v napravi je ostala tuja seja	takoj se odjavite; ne odpirajte miz

Pri prijavi ne ugibajte množice različic gesla.

Zaporedni neuspešni poskusi lahko sprožijo zaščito računa.

Skrbniku posredujte čas, napravo in točno besedilo opozorila.

Ne posredujte gesla ali prijavnega žetona.

2.5. Obnova žetona in zahteva 401 POS Lite

Prijavna storitev lahko žeton seje obnovi brez uporabnikovega posega.

POS zato za običajne zahteve uporablja obstoječi žeton.

Ob odgovoru, da dostop ni potrjen, POS poskusi pridobiti svež žeton in preveri identiteto.

Če je odgovor prehoden, se aktivni podatki ponovno naložijo.

Če je dostop potrjeno zavrnjen, POS odstrani podatke uporabnika in predpomnjene poizvedbe.

Omrežna napaka sama po sebi ne pomeni odjave.

Zato se odprt obrazec ob prehodni napaki ne sme šteti za izgubljen ali potrjen.

Uporabnik preveri njegov dejanski rezultat, preden dejanje ponovi.

2.6. Iztek seje med delom POS Lite

Če POS zahteva ponovno prijavo, ustavite nadaljnje klike.

Zapišite številko mize, naročila ali računa, ki je bil odprt.

Ponovno se prijavite s svojim računom.

Preverite celoten kontekst, ker se lahko po prijavi naloži druga shranjena izbira.

Odprite evidenco ali mizo in poiščite rezultat zadnjega dejanja.

Dejanja ne ponovite samo zato, ker prejšnji zaslon ni več viden.

Pri plačilu posebej preverite, ali je bil račun že ustvarjen ali je plačilni terminal že sprejel znesek.

2.7. Odjava POS Lite

Odjava prek uporabniškega menija odstrani lokalno izbiro enote.

Odjava prekine tudi sejo prijavne storitve.

Po odjavi POS uporabnika vrne na glavni prijavni naslov.

Na skupni napravi se odjavite ob vsakem odhodu od pulta.

Zaklep zaslona ni zamenjava za odjavo, kadar lahko napravo uporabi druga oseba.

Pred odjavo zaključite ali varno predajte odprte postopke v skladu z delovnimi pravili.

3. Zaslon, navigacija in stanja POS Lite

3.1. Orientacija po prijavi POS Lite

Stranska navigacija je osnovni zemljevid POS.

Na večjih zaslonih prikazuje glavne module in podatke uporabnika.

Na manjših zaslonih so dodatne možnosti v meniju »Več«.

Spodnja oziroma glavna navigacija praviloma vsebuje Mize, Blagajna, Izmene in Računi.

Viden seznam ni obljuba, da je posamezna funkcija dovoljena za trenutno enoto.

3.2. Pomen glavnih zaslonov POS Lite

Zaslon	Namen	Preverjanje pred uporabo
Mize	pregled tlorisa in odprtih miz	enota in prostor ustrezata fizičnemu lokalu
Blagajna	blagajniško delo	izbrana je prevzeta blagajna
Izmene	pregled in vodenje izmen	uporabnik pozna status izmene
Računi	iskanje in pregled računov	filtri se nanašajo na pravo enoto
Kuhinja	delovni nalogi kuhinje	kuhinjska postaja ustreza organizaciji enote
Točilnica	nalogi za pijačo	zaslon ni zamenjan s kuhinjo
Izdaja	predaja pripravljene hrane	funkcija je v enoti omogočena
Nastavitve	administrativna ureditev	spremembe izvaja pooblaščena oseba

Naslov brskalnika se prilagodi trenutno odprtemu modulu.

Naslov je pomoč pri orientaciji, ne pa nadomestilo za kontrolo poslovnega konteksta.

3.3. Stanja nalaganja POS Lite

Prazen prostor med nalaganjem ne pomeni, da ni podatkov.

Vrteči se kazalnik pomeni, da zahteva še ni končana.

Onemogočen gumb pomeni, da POS preprečuje nedovoljen ali nepopoln korak.

Opozorilni trak zahteva branje, preden uporabnik nadaljuje.

Uspešno obvestilo potrjuje posamezno dejanje, ne celotne pripravljenosti za delo.

Rdeče obvestilo je razlog za preverjanje posledice, ne ukaz za takojšnje ponavljanje klika.

3.4. Funkcije, odvisne od profila enote POS Lite

Enota ima profil gostinske dejavnosti in nabor omogočenih funkcij.

Zato se lahko navigacija med enotama razlikuje.

Primeri dodatnih modulov so pripravljena hrana, odpadki s krožnikov, zaloge, rezervacije in dogodki.

Ločena stran za pice se prikaže samo pri ustreznem profilu kuhinjskih postaj.

Stran Izdaja se prikaže, kadar je v enoti omogočeno usmerjanje priprave.

Če uporabnik ročno odpre pot, za katero enota nima pravice, POS pokaže opozorilo in ga usmeri v Nastavitve.

Ne poskušajte zaobiti omejitve z zaznamkom, starim naslovom ali drugim zavihkom.

3.5. Vloga in navigacija POS Lite

Superadministrator vidi administrativne poti, ki niso namenjene običajnemu delu lokala.

Administrator in administrator enote imata dostop do nastavitev v okviru svojih pravic.

Uporabnik z vlogo »uporabnik« dela v dodeljenem okviru.

Odsotnost gumba je lahko posledica vloge ali funkcij enote.

Ne pomeni nujno napake.

V primeru dvoma najprej preverite vlogo in aktivno enoto, nato se obrnite na skrbnika.

4. Podjetje, enota in blagajna POS Lite

4.1. Podjetje POS Lite

POS ob prijavi dobi podjetje iz uporabnikove dodelitve.

Podjetje se uporablja tudi za uskladitev poslovnega konteksta med moduli istega izvora.

Uporabnik ne sme sklepati, da je podjetje pravilno zgolj zato, ker uporablja poznano napravo.

Pri delu za dve pravni osebi preverite naziv podjetja pred vsako menjavo okolja.

Če je podjetje napačno, ne ustvarjajte testnega naročila za preverjanje.

Odjavite se in naj skrbnik preveri dodelitev.

4.2. Enota POS Lite

Enota določa, katere mize, profil in funkcije POS uporablja.

Za običajnega uporabnika je enota dodeljena z vlogo.

Za administratorja lahko POS uporabi shranjeno izbiro enote.

Če shranjena izbira ni med dovoljenimi enotami, jo POS odstrani in uporabi prvo dovoljeno enoto.

Zato je po vsaki prijavi administratorja obvezna vidna kontrola enote.

Sprememba enote ponovno registrira napravo za novi kontekst.

4.3. Menjava enote pri pooblaščenem uporabniku POS Lite

1. V navigaciji odprite izbirnik enote.
2. Izberite enoto, v kateri dejansko opravljate delo.
3. Počakajte, da se osvežijo podatki in navigacija.
4. Preverite ime enote v prikazu uporabnika.
5. Preverite aktivno blagajno.
6. Ponovno odprite Mize šele po potrjeni osvežitvi.

Menjava enote ni primerna med nejasnim stanjem plačila ali shranjevanja naročila.

Najprej ugotovite rezultat dejanja v izvorni enoti.

Šele nato preklopite.

4.4. Blagajna POS Lite

Aktivna blagajna se hrani kot lokalna izbira za vloge, ki smejo izbirati.

Pri vlogi »uporabnik« POS vedno uporabi dodeljeno blagajno.

Tak uporabnik lokalne izbire ne more spremeniti.

To preprečuje prodajo na blagajni sodelavca.

Ime blagajne in oznaka poslovnega prostora sta prikazana med podatki uporabnika.

Če blagajna ni dodeljena, POS pokaže opozorilo.

Če poslovni prostor ni dodeljen, POS pokaže ločeno opozorilo.

Opozorila ne preskočite z začetkom prodaje.

4.5. Kontrola konteksta pred delom POS Lite

Preberite prikazano ime enote.

Preberite oznako poslovnega prostora.

Preberite ime blagajne.

Primerjajte jih s fizičnim pultom in oznakami organizacije.

Pri skupnem terminalu preverite tudi osebo, ki je prijavljena.

Če je katera oznaka prazna, ne nadaljujte s prodajnim dejanjem.

Če oznaka ni skladna, pokličite vodjo izmene ali administratorja.

4.6. Primer: natakar z eno enoto POS Lite

Nina je natakarica v enoti »Mestni trg«.

Po prijavi vidi samo svojo dodeljeno enoto.

V stranskem prikazu vidi poslovni prostor in svojo blagajno.

Izbirnik blagajne ni na voljo, ker je blagajna fiksno dodeljena.

Nina ne poskuša odpreti blagajne kolega.

Če ji prikaz manjka, ne prevzame naročil.

4.7. Primer: vodja dveh enot POS Lite

Marko je administrator dveh enot istega podjetja.

Dopoldne ureja meni v enoti »Center«.

Popoldne preverja postavitev miz v enoti »Jezero«.

Pred preklopom zaključi urejanje ali zavrže neveljavne spremembe.

Po preklopu preveri, da so se spremenili profil, navigacija in tloris.

Ne uporablja starega zavihka z mizami kot dokaz, da je že v novi enoti.

4.8. Primer: dve podjetji POS Lite

Administratorka dela za dve ločeni podjetji.

V enem brskalniku ostane lahko nastavitev iz druge poslovne aplikacije istega izvora.

POS ob prijavi uskladi podjetje s trenutno razrešenim POS-uporabnikom.

Kljub temu administratorka preveri naziv podjetja pred urejanjem podatkov.

Za sočasno delo uporablja ločena odobrena brskalniška profila le, če to dovoljuje notranja politika.

Nikoli ne prenaša nastavitev ali računov med podjetjema na podlagi podobnega imena lokala.

5. Naprava in obseg miz POS Standard

5.1. Ključ naprave POS Standard

POS za brskalnik ustvari ključ naprave in ga shrani lokalno.

Ključ ni ime uporabnika.

Ključ ni nadomestilo za prijavo.

Naprava se ob prijavi in znani enoti prijavi pri strežniku.

Ob prijavi pošlje svoj ključ in prepoznano ime naprave.

Ime je lahko na primer iPad, Android naprava, Windows naprava ali Mac naprava.

Skrbnik napravo prepozna po imenu, ključu in enoti.

5.2. Podatki naprave POS Standard

Za prijavljeno napravo so lahko nastavljeni plačilni terminal, tiskalnik in dovoljenje miz.

Naprava pripada eni enoti.

Naprava lahko vsebuje seznam dovoljenih miz.

Tak seznam je omejitev delovne postaje, ne osebna pravica uporabnika.

Če dve tablici stojita v istem lokalu, lahko vidita različen nabor miz.

To je običajno pri ločenih terasah, vrtovih ali strežnih conah.

5.3. Obseg miz POS Standard

Najprej preverite izbrano enoto.

Nato preverite prostor na tlorisu.

Če pričakovane mize ni, ne ustvarjajte nove mize.

Preverite, ali ste na pravi napravi.

Preverite, ali ima naprava omejen seznam dovoljenih miz.

Preverite, ali je miza v drugem prostoru ali enoti.

Šele nato prosite administratorja za spremembo nastavitev naprave.

5.4. Prvi zagon na novi napravi POS Standard

1. Uporabite odobren brskalnik in službeni uporabniški profil.
2. Prijavite se s svojim računom.
3. Počakajte na nalaganje uporabnika in enote.
4. Počakajte na prijavo naprave.
5. Vodji sporočite prepoznano ime naprave, če jo mora poiskati v nastavitvah.
6. Ne predvidevajte, da ima nova naprava nastavljene mize, tiskalnik ali terminal.
7. Preverite prikaz tlorisa brez poslovnega vnosa.
8. Za funkcionalni preizkus uporabite odobren interni postopek, ne dejanske prodaje.

5.5. Predpomnjeni podatki naprave POS Standard

POS lahko zadnje znane podatke naprave lokalno predpomni.

Predpomnjeni podatek pomaga pri prikazu, ne zagotavlja pa trenutne veljavnosti.

Po spremembi enote POS napravo ponovno prijavi.

Če se podatki naprave ne osvežijo, uporabnik ne sme sklepati, da stare omejitve veljajo v novi enoti.

Zabeležite čas, enoto in ime naprave.

Skrbnik naj preveri registracijo in konfiguracijo.

5.6. Tiskalnik in terminal POS Standard

Konfiguracija naprave lahko vsebuje podatke o lokalnem tiskalniku.

Lahko vsebuje nastavitve omrežnega tiskalnika, širine papirja ali tiskalniškega posrednika.

Lahko vsebuje nastavitve plačilnega terminala.

Podprte nastavitve niso dokaz, da je fizična povezava trenutno dosegljiva.

Pred prvo uporabo preverite papir, napajanje in kabelsko oziroma omrežno povezavo po lokalnem postopku.

Ne spreminjajte nastavitev terminala na podlagi poskusa gosta.

5.7. Naprava, ki jo uporablja več oseb POS Standard

Uporabniki se ne izmenjujejo v isti prijavi.

Ob menjavi osebe se prejšnja oseba odjavi.

Nova oseba se prijavi s svojo identiteto.

Naprava lahko ostane ista; uporabniška sled mora biti drugačna.

Če je naprava na javno dostopnem mestu, jo fizično zavarujte pred nepooblaščeno uporabo.

Ob odhodu ne puščajte odprte strani Mize ali Blagajna.

6. Omrežje, osvežitev in ponovna povezava POS Lite

6.1. Razlika med zaslonom in strežnikom POS Lite

Zaslon lahko kaže zadnje znano stanje.

Uspeh poslovnega dejanja se potrdi šele po odgovoru sistema.

Izpad povezave med klikom in odgovorom ustvari negotovost.

V negotovosti uporabnik ne sme sklepati iz videza gumba.

Najprej preveri evidenco, nato se odloči o naslednjem koraku.

6.2. Osvežitev strani POS Lite

Osvežitev ponovno naloži aplikacijo in podatke seje.

Ne shranjuje samodejno vsebine nedokončanega obrazca.

Pred osvežitvijo si zapišite mizo, številko dokumenta in fazo postopka.

Osvežitev je smiselna, ko je zaslon obstal in ni odprtega neoddano urejenega obrazca.

Če je obrazec odprt, najprej presodite, ali ga lahko varno zaprete ali shranite.

Ne osvežujte med aktivnim plačilnim postopkom brez navodila odgovorne osebe.

6.3. Vrnitev povezave POS Lite

Ko se povezava vrne, ne klikajte vseh prejšnjih gumbov zaporedoma.

Počakajte, da se naložijo osnovni podatki.

Preverite, ali je seja še veljavna.

Preverite podjetje, enoto in blagajno.

Odprite ustrezno evidenco ter preverite zadnje dejanje.

Če sta stanje terminala in stanje POS različna, ustavite postopek in uporabite postopek za neusklajeno plačilo.

6.4. Prehodna napaka in potrjena odjava POS Lite

Dogodek	Kaj POS lahko stori	Kaj stori uporabnik
začasna omrežna napaka	ohrani odprto aplikacijo	počaka in preveri rezultat
odgovor brez potrditve dostopa	poskusi osvežiti žeton	ne ponavlja dejanja
potrjena nepooblaščenost	odstrani uporabnika in podatke	znova se prijavi
prepovedana POS-vloga	pokaže prepoved dostopa	kontaktira skrbnika
napaka strežnika	lahko ohrani sejo	zapiše okoliščine in poskusi pozneje po navodilu

6.5. Ponovni zagon brskalnika POS Lite

Zapiranje brskalnika ni predaja dela.

Če je naprava skupna, se po ponovnem zagonu prijavite sami.

Če brskalnik ponudi obnovo zavihkov, ne nadaljujte slepo iz starega obrazca.

Najprej preverite sejo in kontekst.

Nato preverite, ali je bil zadnji poslovni korak izveden.

6.6. Varni pogoji za ustavitev POS Lite

Takoj ustavite poslovni vnos, kadar:

- je prijavljen napačen uporabnik;
- podjetje ni razvidno ali je napačno;
- enota ne ustreza fizičnemu lokalu;
- blagajna ali poslovni prostor nista dodeljena;
- zahtevane mize ni in vzrok ni znan;
- plačilni postopek nima jasnega rezultata;
- zaslon po povezovalni napaki kaže nasprotujoče podatke;
- naprava ni prepoznana ali uporablja neznane nastavitve;
- uporabnik ne razume opozorila, ki vpliva na poslovno evidenco.

Ustavitev pomeni, da ne ustvarjate novih naročil, računov ali sprememb nastavitev.

Ustavitev ne pomeni brisanja zavihka, predpomnilnika ali zgodovine brez navodila skrbnika.

7. Prvi dan v enoti POS Lite

7.1. Namen uvajanja POS Lite

Prvi dan je preverjanje dodelitev, ne preizkušanje produkcijske prodaje.

Vodja pripravi ime uporabnika, enoto, blagajno in delovno mesto.

Uporabnik preveri, da prijava pripada njemu.

Skupaj preverita, kaj naprava sme prikazati.

Za vsak manjkajoč podatek se določi odgovorna oseba in rok.

7.2. Prvi dan natakarja POS Lite

Natakar najprej pozna razliko med svojim računom in skupno napravo.

Nato poišče prikaz enote, poslovnega prostora in blagajne.

Na zaslonu Mize poišče svojo delovno cono.

Vodja pokaže, kje so druge cone, da natakar odsotnosti mize ne razume kot napako.

Natakar zna opisati, komu sporoči manjkajočo mizo.

Natakar ne nastavlja blagajne, naprave ali pravic.

7.3. Prvi dan vodje enote POS Lite

Vodja preveri uporabniške dodelitve pred začetkom rednega dela.

Preveri, ali imajo običajni uporabniki fiksno blagajno.

Preveri, ali je administratorjeva shranjena enota pravilna.

Preveri naprave po fizičnih lokacijah.

Za vsako napravo evidentira namen, dovoljene mize in priključene naprave.

Ob spremembi postavitve miz posodobi konfiguracijo, ne pa neformalnih navodil osebju.

7.4. Prvi dan administratorja POS Lite

Administrator se seznani z razliko med podjetjem in enoto.

Preizkusi preklop enote samo v dogovorjenem času brez odprtih nedokončanih postopkov.

Po preklopu preveri, da se je prilagodila navigacija profilu enote.

Preveri, da se naprava ponovno prijavi z novo enoto.

Zna razložiti, zakaj navaden uporabnik ne more preklopiti fiksne blagajne.

8. Varnost na skupnih delovnih mestih POS Lite

8.1. Pravilo osebne identitete POS Lite

Vsak poslovni poseg mora biti izveden pod računom osebe, ki ga opravlja.

Hitrost menjave izmene ne upraviči uporabe računa kolega.

Vodja ne sme prositi natakarja, naj ostane prijavljen za naslednjo osebo.

Če se sodelavec ne more prijaviti, se uporabi postopek za dostop, ne izposoja računa.

8.2. Fizična zaščita POS Lite

Tablica ne sme ostati brez nadzora na dostopnem robu pulta.

Računalnik zaklenite ob kratkem odhodu, kadar to zahteva ureditev lokala.

Ob koncu osebnega dela izvedite odjavo.

Neznan kabel, ključek ali naprava ne sodi v POS delovno postajo brez odobritve.

Ne dovolite gostu, da upravlja brskalnik ali prijavni zaslon.

8.3. Brskalniški profil POS Lite

Službeni profil je namenjen delu v POS.

Zasebna e-pošta in zasebni uporabniški računi ne sodijo v isti profil na skupni blagajni.

Ne uporabljajte zasebnega načina kot stalne rešitve za težave prijave.

Brisanje podatkov brskalnika lahko odstrani lokalne izbire naprave in blagajne.

Tak poseg izvede skrbnik ali oseba po njegovem navodilu.

8.4. Kaj je dovoljeno sporočiti podpori POS Lite

Podpori lahko posredujete čas, opis napake, ime enote, ime naprave in posnetek zaslona brez občutljivih podatkov.

Podpori ne posredujte gesla.

Podpori ne posredujte prijavnega žetona.

Podpori ne pošiljajte fotografije osebnih podatkov gosta, kadar za rešitev ni potrebna.

Pred pošiljanjem posnetka preverite, ali vsebuje odprto naročilo ali osebne podatke.

9. Odločanje pri pogostih odstopanjih POS Lite

9.1. Mize niso pravilne POS Standard

Vprašanje	Če je odgovor da	Če je odgovor ne
Ali je enota pravilna?	preverite prostor in napravo	preklopite le, če imate pravico
Ali je miza v drugem prostoru?	odprite pravi prostor	nadaljujte s preverjanjem
Ali naprava dovoljuje to mizo?	preverite aktualnost prikaza	administrator preveri omejitev naprave
Ali je miza nova ali preimenovana?	preverite tloris pri vodji	ne ustvarjajte nadomestne mize
Ali je stanje po osvežitvi enako?	prijavite težavo	preverite povezavo in sejo

9.2. Blagajna ni dodeljena POS Lite

Ne izbirajte naključne blagajne.

Preverite, ali ste prijavljeni s pravim računom.

Pri vlogi uporabnik skrbnik preveri dodeljeno blagajno.

Pri upravičeni vlogi preverite lokalno izbrano blagajno.

Če manjka tudi poslovni prostor, ustavite delo in zahtevajte ureditev konfiguracije.

9.3. Funkcija ni vidna POS Lite

Najprej preverite aktivno enoto.

Nato preverite, ali funkcija sodi v profil enote.

Preverite, ali vaša vloga dovoljuje administrativni modul.

Ne zahtevajte samodejno višje vloge.

Skrbniku opišite poslovno potrebo in točno pot, ki je ne vidite.

9.4. Zaslon pokaže staro stanje POS Lite

Preverite povezavo naprave.

Ne ustvarjajte novega vnosa kot nadomestilo za manjkajoč prikaz.

Osvežite le, če ni nevarnosti izgube nedokončanega obrazca.

Po osvežitvi ponovno preverite sejo in kontekst.

Če se stanje razlikuje od pričakovanega, uporabite evidenco modula za preverjanje dejanskega rezultata.

9.5. Naprava je v napačni enoti POS Lite

Ne rešujte težave s prijavo drugega uporabnika.

Preverite, katera enota je aktivna pri prijavljenem uporabniku.

Po dovoljeni menjavi enote počakajte na ponovno prijavo naprave.

Če naprava še vedno kaže staro območje, naj administrator preveri njeno registracijo.

Ne premikajte naprave med lokali brez evidentirane spremembe.

9.6. Nejasen rezultat plačila POS Lite

Ne zahtevajte drugega plačila, dokler ne preverite prvega.

Preverite prikaz terminala.

Preverite stanje dokumenta v POS.

Zapišite znesek, čas in referenco, ki je dovoljena po internem postopku.

Če se podatka ne ujemata, pokličite odgovorno osebo.

Ne zaključujte razlike z navideznim naročilom ali nepojasnjenim popustom.

10. Matrika odpravljanja težav POS Lite

Simptom	Ne storite	Preverite	Eskalacija
prijava ne uspe	ne uporabljajte tujega računa	uporabniško ime, način preverjanja, aktivnost računa	skrbnik uporabnikov
POS zavrne po prijavi	ne ustvarjajte lokalnih obvodov	POS-vlogo, podjetje, aktivnost uporabnika	administrator podjetja
ni dodeljene blagajne	ne izberite tuje blagajne	prijavljenega uporabnika in njegovo dodelitev	administrator enote
ni poslovnega prostora	ne izdajajte računov	nastavitev blagajne	administrator enote
manjka miza	ne ustvarite dvojnika	enoto, prostor, omejitev naprave	vodja ali administrator
manjka modul	ne spreminjajte povezave v brskalniku	profil enote in vlogo	administrator
naprava kaže napačno območje	ne prijavite druge osebe	enoto in prijavo naprave	administrator naprav
po osvežitvi ni obrazca	ne ponovite slepo	evidenco in rezultat zadnjega dejanja	vodja izmene
terminal in POS se ne ujemata	ne bremenite znova	znesek, čas, stanje računa	odgovorna oseba za plačila
povezava ni na voljo	ne zaključujte na pamet	omrežje, napajanje, status seje	tehnična podpora

Pri eskalaciji navedite:

- kdo je bil prijavljen;
- katera enota je bila aktivna;
- katera blagajna je bila aktivna;
- katera naprava je bila uporabljena;
- kateri zaslon je bil odprt;
- kaj je uporabnik izvedel neposredno pred težavo;
- ali je šlo za naročilo, račun, plačilo ali nastavitev;
- čas dogodka;
- točno besedilo opozorila.

11. Zaključna kontrola dostopa POS Lite

Pred začetkom rednega dela potrdite naslednje trditve.

- Prijavljen sem s svojim računom.

- Vem, katero podjetje uporabljam.
- Izbrana enota ustreza fizični lokaciji.
- Poznam aktivno blagajno in poslovni prostor.
- Naprava ustreza mojemu delovnemu mestu.
- Vidim pričakovani obseg miz oziroma vem, komu sporočim odstopanje.
- Vem, da osvežitev ne potrdi nedokončanega dejanja.
- Vem, da ob nejasnem plačilu ne smem bremeniti znova.
- Vem, da se na skupni napravi ob menjavi osebe odjavim.
- Vem, da postopek za odprtje izmene poiščem v poglavju 02.

Če katere trditve ne morete potrditi, ne začnite poslovnega dela.

Najprej odpravite nejasnost z vodjo izmene ali administratorjem.

12. Skrbniška potrditev naprave in omejitev miz POS Standard

Ta postopek je namenjen administratorju pred prvo uporabo nove ali počiščene naprave. Vidne mize same po sebi ne dokazujejo, da je naprava pravilno registrirana ali da sme uporabnik delati v vseh prikazanih prostorih.

12.1. Preverjanje naprave POS Standard

1. Prijavite se v pravilno podjetje in enoto.
2. V nastavitvah poiščite napravo po imenu naprave in njeni enoti.
3. Preverite, ali ima naprava določen tiskalnik, širino papirja, kodno stran in

plačilni terminal, kadar jih poslovni tok uporablja.

4. Preverite lokalni prehod oziroma tiskalniški most, če je za napravo zahtevan.
5. Preverite, ali je naprava aktivna in ali je bila po spremembi enote ponovno

registrirana.

6. Shranite spremembo samo, če se fizična oznaka naprave ujema z nastavitvijo.

Če naprava nima dodeljenega tiskalnika ali terminala, ne sklepajte, da bo stara nastavitev delovala. Najprej izvedite lokalni preskus brez nove prodaje. Pri znakih č, š, ž in EUR preverite tudi kodno stran oziroma nadomestni zapis. Ne nameščajte drugega tiskalniškega mostu samo zato, ker prvi ne odgovarja; zabeležite ime naprave, čas in prikazano napako ter vključite skrbnika.

12.2. Dovoljene mize POS Standard

Administrator lahko napravi določi seznam dovoljenih miz. Prazen seznam ima poseben pomen: naprava nima omejitve na posamezne mize in lahko vidi vse mize, ki so dovoljene izbranemu kontekstu. Neprazen seznam omeji delovno postajo na navedene mize.

Po spremembi:

1. shranite nastavitev naprave;

2. odjavite uporabnika oziroma ponovno naložite POS po navodilu;
3. preverite pričakovano in nepričakovano mizo;
4. preverite, da uporabnik ne vidi starega obsega samo zaradi predpomnjenega

zaslona.

Če miza manjka, najprej preverite enoto, prostor in seznam dovoljenih miz. Ne ustvarjajte nadomestne mize in ne spreminjajte osebnih pravic uporabnika, da bi zaobšli omejitev naprave.

13. Hitra menjava natakarja na skupni napravi POS Lite

Hitra menjava ne zamenja prijave v podjetje. Osnovna seja ostane prijavljena, poslovni izvajalec pa se na skupnem POS-u potrdi z lastnim POS PIN-om. Uporabi se samo za aktivnega natakarja z odprto izmeno v trenutni enoti.

13.1. Nastavitev POS PIN-a POS Lite

POS PIN nastavi samo administrator, administrator enote ali superadministrator pri podatkih aktivnega natakarja.

1. Odprite podatke aktivnega natakarja.
2. Vnesite PIN dolžine **4 do 12 številk**.
3. Shranite nastavitev in natakarju PIN posredujte po varnem internem kanalu.
4. Ne zapisujte PIN-a ob skupni napravi in ga ne uporabljajte za drugo osebo.

Pri napačni dolžini ali neaktivnem natakarju nastavitev ni veljavna. Ponovna nastavitev PIN-a ponastavi neuspele poskuse in začasno zaklenjeno stanje.

13.2. Menjava identitete POS Lite

1. Na skupni napravi izberite **Izberi natakarja** oziroma

Zamenjaj natakarja.

2. Izberite natakarja s seznama aktivnih izmen.
3. Vnesite njegov osebni POS PIN.
4. Izberite **Odkleni in preklopi**.
5. Preverite prikazano ime oziroma identiteto pred prvim naročilom.

Če natakarja ni na seznamu, najprej preverite, ali ima odprto izmeno v pravi enoti. Ne izbirajte profila druge osebe samo zato, da odklenete zaslon. Uspešna menjava ustvari revizijski dogodek; preklic dialoga ne sme ustvariti poslovnega dejanja.

Po več napačnih PIN-ih se PIN začasno zaklene. Obvestilo **PIN je začasno zaklenjen** ni razlog za ugibanje nadaljnjih kombinacij. Obvestite administratorja in uporabite postopek ponastavitve PIN-a. Če se seja ne odklene, preverite tudi, ali je izmena še odprta; brez odprte izmene menjava ni dovoljena.

POS seja hitre menjave velja največ 16 ur oziroma do zaprtja izmene. Ob menjavi osebe na skupnem mestu vedno zaklenite oziroma preklopite izvajalca; ne puščajte odprtega

poslovnega konteksta naslednji osebi.

DEL II

Začetek izmene in delovno okolje

V tem delu so zbrani preverjeni postopki in reševanje napak za navedeno področje.

2. Začetek izmene in delovno okolje POS Lite

1. Namen, meja in odgovornost POS Lite

To je navodilo za pripravo dela po prijavi v POS.

Zajema prevzem delovnega mesta, odpiranje osebne izmene, preverjanje poslovnega konteksta, zalog, miz, naprav in produkcijskih zaslonov.

Ne opisuje izdaje računa, plačila, davčnega potrjevanja ali tiskanja računa.

Za te postopke uporabite poglavje 06.

Ne opisuje zaključka izmene, štetja ob koncu dneva ali oddaje zaključka.

Za to uporabite poglavje 08.

Izmena ni isto kot blagajna.

Izmena je osebni zapis dela natakarja.

Blagajna je dodeljeno prodajno oziroma fizično blagajniško mesto.

Sistem ob odprtju izmene shrani izbran profil natakarja in trenutno dodeljeno blagajno.

Računi, nastali med odprto osebno izmeno, se pripišejo tej izmeni.

Zato oseba ne sme odpreti izmene v imenu sodelavca, razen kadar to izrecno ureja pooblaščeni vodja v administrativnem pogledu.

Vsak uporabnik odgovarja za dejanja svoje prijavljene seje.

Vodja odgovarja za urejen prevzem delovnega mesta in za odpravo blokad, ki jih osebje ne more rešiti.

Administrator ureja povezavo uporabnika z natakarskim profilom, enoto, blagajno, napravo in nastavitvami.

1.1. Kaj pomeni pripravljen začetek POS Lite

Delovno mesto je pripravljeno, ko so izpolnjeni vsi spodnji pogoji.

Prijavljeni uporabnik je prava oseba.

Izbrana poslovna enota je prava lokacija.

Naprava uporablja pravo dodelitev in ni ostala v seji predhodnika.

Natakar ima odprto svojo izmeno ali je jasno, kdo jo bo odprl.

Fizična blagajna ustreza oznaki blagajne na zaslonu.

Menjalni denar je prevzet po internem pravilniku podjetja.

Za zalogovno vodeno enoto so začetne zaloge dovoljene in preverjene.

Mize, prostori ter rezervacije se ujemajo z dejanskim stanjem lokala.

Kuhinja, točilnica ali druge KDS-postaje so dosegljive, kadar jih poslovni tok uporablja.

Odprta naročila prejšnje ekipe imajo znanega skrbnika.

1.2. Vloge POS Lite

Uporabnik oziroma natakar odpre svojo izmeno, preveri svojo enoto in pred začetkom opozori na neskladja.

Vodja izmene razporedi delo, potrdi prevzem odprtih naročil in odpravi organizacijske nejasnosti.

Administrator enote lahko odpre izmeno za izbrani aktivni profil, če ima ustrezno vlogo.

Administrator podjetja ureja širše nastavitve, ne pa dnevne odločitve namesto osebja.

Skladiščnik ali odgovorna oseba za zaloge preveri začetna stanja, normative in razpoložljivost.

Kuhinja oziroma točilnica potrdi, da sprejema naročila na svoji postaji.

1.3. Enotni avtoritativni potek POS Lite

Uporabite naslednji vrstni red; ne izvajajte vzporednih skrajšanih postopkov.

1. Fizično prevzemite delovno mesto.
2. Prijavite se s svojim računom.
3. Preverite enoto, blagajno in profil.
4. Na strani **Izmene** preverite svojo aktivno izmeno.
5. Če je nimate, jo odprite samo zase oziroma jo vodja odpre za pravilni profil.
6. Preverite menjalni denar in zabeležite neskladje po internem postopku.
7. Preverite, ali začetne zaloge dovoljujejo delo.
8. Preverite mize, rezervacije in odprta naročila.
9. Preverite produkcijske postaje in delovno napravo.
10. Šele nato začnite sprejemati nova naročila.

Če kateri koli korak odkrije neskladje, ustavite začetek prodaje na prizadetem mestu.

Ne rešujte organizacijske napake z izbiro druge enote, druge blagajne ali profila druge osebe.

2. Poslovni kontekst in prijava POS Lite

2.1. Preverjanje konteksta POS Lite

Po prijavi najprej preberite oznake v navigaciji oziroma glavi delovnega okolja.

Preverite ime podjetja, kadar ga prikaz uporablja.

Preverite ime poslovne enote.

Preverite oznako ali ime blagajne.

Preverite ime prijavljenega uporabnika.

Ne sklepajte iz lokacije tablice, da je sistem izbral pravilno enoto.

Ista oseba lahko dela v več enotah, naprava pa ima lahko svojo dodelitev.

Če kontekst ni določen, stran **Izmene** prikaže opozorilo, da enota ni določena.

Gumb za odpiranje izmene je v takem primeru onemogočen.

To ni napaka, ki bi jo natakar odpravil z ročnim izborom naključnega profila.

Obrnite se na administratorja, da določi enoto.

2.2. Povezava uporabnika in natakarskega profila POS Lite

Pri običajnem uporabniku je račun povezan z natakarskim profilom.

Tak uporabnik vidi kartico **Začni izmeno** in odpre svojo izmeno z gumbom **Odpri izmeno**.

Če povezave ni, sistem prikaže opozorilo **Natakarjev profil ni vezan na vaš račun**.

To pomeni, da administrator še ni povezal uporabniškega računa z natakarskim profilom.

Do ureditve je v pogledu na voljo ročna izbira aktivnega natakarjevega profila.

Ročna izbira ni nadomestilo za pravilno nastavitev.

Uporabite jo samo po navodilu vodje in izberite dejansko osebo, ki začenja delo.

Ne izberite odsotnega sodelavca samo zato, da bi odklenili gumb.

2.3. Aktivni profili POS Lite

Na seznamu za odpiranje se pojavijo samo aktivni natakarji.

Profil, ki že ima aktivno izmeno, ni med razpoložljivimi profili.

Sporočilo **Vsi aktivni natakarji imajo odprto izmeno na tej enoti** zahteva organizacijsko preverjanje.

Ne pomeni, da lahko začnete brez lastne izmene.

Sporočilo **Ni aktivnih natakarjev** pomeni, da mora administrator v nastavitvah urediti profile.

3. Zaslon Izmene POS Lite

3.1. Osebni pogled POS Lite

Uporabnik vidi naslov **Izmene** in opis, da odpira ter zapira svojo delovno izmeno.

Če nima aktivne izmene, je prikazana kartica **Začni izmeno**.

Kartica pove, da bodo računi med izmeno pripisani uporabniku.

Ko je njegova izmena odprta, kartica za novo odpiranje ni več prikazana.

Pod njo je seznam **Aktivne izmene** za enoto.

To je pregled dela ekipe, ne dovoljenje za upravljanje izmen drugih oseb.

Uporabnik lahko upravlja samo kartico svoje aktivne izmene.

3.2. Administrativni pogled POS Lite

Administrator vidi kartico **Odpri novo izmeno**.

Pred odločitvijo izbere aktivnega natakarja iz seznama.

Sistem ob odprtju poveže izmeno z uporabnikovo trenutno blagajno, če je dodeljena.

Administrator naj pred potrditvijo glasno preveri ime izbranega profila.

Odpiranje za napačno osebo popači pripis dela in poznejši pregled.

3.3. Aktivne izmene POS Lite

Pri aktivni izmeni se prikažejo ime natakarja, začetek in lokacija.

Lokacija vsebuje enoto ter, kadar je znana, ime blagajne.

Kartica lahko prikazuje tudi odmore.

Aktivna izmena nima časa konca.

Prazno stanje **Ni odprtih izmen na tej enoti** pomeni, da sistem trenutno ne najde aktivnega zapisa za izbrano enoto.

Pred odpiranjem nove izmene ponovno preverite enoto in identiteto osebe.

3.4. Zgodovina in stanja že zaključenih izmen POS Lite

V osebnem pogledu je razdelek **Moje pretekle izmene**.

V administrativnem pogledu je razdelek **Zaprte izmene**.

Tabela prikazuje datum, začetek, konec, enoto oziroma blagajno, število računov in promet.

Osebni pogled za zaključene zapise lahko prikaže še stolpec **Potrditev**.

Stanje **osnutek** pomeni, da zaključen zapis še ni poslan v potrditev.

Stanje **v_potrditvi** pomeni, da je poslan v obravnavo.

Stanje **potrjeno** pomeni, da je obravnava potrjena.

Stanje **zavrnjeno** pomeni, da je treba upoštevati razlog zavrnitve in nadaljnja navodila vodje.

Gumb **Pošlji v potrditev** se prikaže za lastno zaključeno izmeno v stanju **osnutek** ali **zavrnjeno**.

Ta korak spada v zaključni postopek iz poglavja 08, ne v začetek izmene.

3.5. Odpiranje izmene POS Lite

1. Odprite **Izmene**.

2. Preverite panel poslovne enote.
3. Preverite ime natakarja.
4. Preverite dodeljeno blagajno.
5. Pritisnite **Odpri izmeno** oziroma **Začni izmeno**.
6. Gumb pritisnite enkrat.
7. Počakajte na obvestilo **Izmena odprta**.
8. Preverite, da se izmena pojavi med aktivnimi.

Med pošiljanjem je gumb onemogočen.

Ne osvežujte strani in ne klikajte znova zato, ker odziv še ni prikazan.

Če se pojavi napaka, preberite celotno besedilo sporočila.

Po napaki najprej osvežite pregled aktivnih izmen in šele nato odločite o ponovitvi.

4. Blagajna, odgovornost in začetni denar POS Lite

4.1. Razlikovanje evidenc POS Lite

Osebna izmena odgovarja na vprašanje, kdo je delal.

Blagajna odgovarja na vprašanje, s katerega prodajnega mesta se dela.

Menjalni denar je fizična vsebina blagajne, določena z internim pravilnikom.

Nastavitev **Začetni menjalni denar** je fiksna, popravljiva nastavitev za izbrano blagajno.

Privzeta vrednost, prikazana v uporabniškem vmesniku, je 50,00 EUR.

Privzeta vrednost ni dokaz, da je v predalu dejansko 50,00 EUR.

4.2. Fizični prevzem POS Lite

Pred prodajo preverite oznako predala, ključe, dostop in fizično stanje.

Preštejte bankovce in kovance po vašem internem obrazcu.

Ločite službeni denar od osebnega denarja.

Primerjajte prešteto stanje z določenim menjalnim denarjem.

Če se zneska razlikujeta, ne prilagajajte nastavitve na pamet.

Zapišite prešteti znesek, čas, blagajno in osebo, ki je predala mesto.

Pokličite vodjo izmene pred prvo prodajo.

4.3. Polja in omejitve nastavitve POS Lite

V pogovornem oknu nastavitve je številčno polje za **Začetni menjalni denar**.

Vrednost vnesite decimalno v evrih skladno z lokalnim zapisom, ki ga dovoljuje polje.

Gumb **Shrani nastavitev** trajno spremeni nastavitev izbrane blagajne.

Nastavitev naj spreminja samo pooblaščena oseba.

Natakar ne sme spreminjati nastavitev zato, da bi skril razliko pri prevzemu.

Za blagajniške pologe, dvige in denarne premike uporabite ločen modul in pravila podjetja.

Njihovo izvajanje ni predmet tega poglavja.

4.4. Posebna primera POS Lite

Če je osebna izmena odprta, blagajna pa fizično ni predana, ne začnite prodaje.

Če je blagajna pravilna, osebna izmena pa je odprta na napačen profil, ustavite delo in pokličite vodjo.

Če je profil pravilen, naprava pa prikazuje drugo blagajno, ne premeščajte predala brez evidentiranega postopka.

5. Začetne zaloge in razpoložljivost POS Lite

5.1. Kdaj so zaloge vstopna zapora POS Lite

V zalogovno vodenih enotah začetna zaloga določa izhodiščno količino spremljanega obdobja.

Prodaja sestavljenega artikla lahko porablja sestavine po normativu.

Napačno začetno stanje zato vpliva na razpoložljivost in poznejše zalogovne evidence.

Pred odprtjem lokala preverite leto oziroma obdobje začetnih zalog in pravilno enoto.

Ne potrjujte količin, ki jih niste preverili ali razumeli.

5.2. Odločitveni postopek POS Lite

Če so začetne zaloge potrjene in kritični artikli fizično ustrezajo, nadaljujte.

Če začetne zaloge manjkajo, obvestite odgovorno osebo za zaloge.

Če je artikel neaktiven, ne ustvarjajte kopije artikla med strežbo.

Če artikel ni viden v meniju, najprej preverite kategorijo, razpoložljivost in enoto.

Če je zaloga nepričakovano negativna, poiščite vzrok v začetnem stanju, dokumentu, normativu ali enoti.

Ne popravljajte porabe tako, da artikel ponudite pod drugim imenom.

5.3. Odprtje zalog POS Lite

V modulu zalog je dejanje **Uredi začetne zaloge**.

Uporabniški vmesnik loči obstoječe leto od novega začetnega stanja.

Pri novem letu prikaže oznako **Nova začetna zaloga (leto)**.

Shranjevanje je namenjeno odgovorni osebi in ne hitremu popravku na prodajnem mestu.

6. Delovno mesto, mize in odprta naročila POS Standard

6.1. Mize in prostori POS Standard

Odprite pregled miz pred prvim naročilom.

Preklopite v prostor, v katerem boste dejansko delali.

Preverite, ali so mize prikazane na pravem tlorisu.

Miza ima lahko ime ali številko.

Rezervacija je vezana na mizo in vsebuje čas začetka, ime stranke, telefon ter opombo, kadar so podatki vneseni.

Ne prestavljajte gosta na drugo mizo samo zato, da bi skrijeli nedoslednost na tlorisu.

6.2. Rezervacijska zapora POS Extended

Sistem lahko blokira spremembe naročila, kadar se bliža rezervacija; opozorilo navaja prag manj kot dveh ur.

V takem stanju sta možna samo zaključek ali prestavitev naročila po pravilih sistema.

Pred začetkom preverite mize s prihajajočimi rezervacijami.

Vodja določi, kdo potrjuje prihod gosta in kdo rešuje zamude.

Natakar ne odstranjuje rezervacije samo zato, da bi omogočil novo naročilo.

6.3. Odprta naročila ob prevzemu POS Standard

Odprto naročilo je poslovna obveznost, ne prazna kartica na zaslonu.

Ob predaji z vodjo preglejte vsako nenavadno dolgo odprto naročilo.

Za vsako naročilo potrdite številko ali ime mize, prostor, postavke, opombe, stopnjo priprave in naslednji dogovorjeni korak.

Če je naročilo telefonsko ali dostavno, preverite kontaktne podatke in predvideni čas, ne pa plačilnega postopka.

Če je naročilo že zaprto, ga ne poskušajte spreminjati; sistem lahko pokaže obvestilo **Naročilo je zaprto**.

Prazno samodejno ustvarjeno naročilo se lahko ob odhodu s strani prekliče.

Zato ga ne uporabljajte kot zabeležko za predajo.

6.4. Zapis prevzema odprtih naročil POS Standard

Uporabite kratek zapis: čas, identifikator naročila, miza oziroma kanal, trenutno stanje, naslednje dejanje in novi skrbnik.

Primer: **10:25 | Miza 12 | dve glavni jedi v pripravi | preveri ob 10:35 | Ana**.

Primer: **10:25 | Dostava 48 | naslov potrjen, kuhinja prejela | čaka prevzem kurirja | Bor**.

Ne zapisujte občutljivih podatkov gosta v javno vidno beležko.

7. Kuhinja, točilnica in KDS POS Standard

7.1. Kaj preverjamo POS Standard

KDS je delovni zaslon za kuhinjo oziroma točilnico.

Usmerjanje postavk določajo nastavitve menija in KDS-profil.

Kuhinjski in točilniški zasloni so lahko ločeni.

Pri dostavi lahko naročilo samo s kategorijami pijač uporablja ločeno barsko vrsto, hrana in mešana naročila pa skupno kuhinjo.

Pred začetkom ne preverjajte samo, ali je zaslon prižgan.

Preverite, ali postaja sprejema pravo vrsto postavk.

7.2. Preskus pripravljenosti brez ustvarjanja lažnega prometa POS Standard

Z osebjem postaje preverite izbrani KDS-profil in ime postaje.

Preverite omrežno povezavo naprave.

Preverite, da je postaja prijavljena v pravilno enoto.

Preverite čakalno vrsto že obstoječih naročil.

Ne ustvarjajte poskusnega prodajnega naročila, če ga nato ne morete zakonito in sledljivo urediti.

Uporabite dogovorjeno interno preskusno okolje ali zgolj pregled postaje.

7.3. Ko postavke ni na postaji POS Standard

Najprej odprite izvorno naročilo in preverite, ali je postavka res oddana.

Preverite kategorijo in nastavitev usmerjanja artikla.

Preverite, ali je izbran pravilen potek za kanal naročila.

Preverite, ali je postaja brez povezave ali ima napačen profil.

Ne dodajajte iste postavke ponovno samo zato, ker je kuhinja ne vidi.

S tem lahko ustvarite dvojno pripravo.

Kuhinji povejte identifikator naročila in točen simptom.

Vodja odloči o varnem nadaljevanju.

7.4. Stanja KDS pri predaji POS Standard

Pri predaji navedite, ali je postavka čaka, je prevzeta v delo, je pripravljena ali je predana.

Ne uporabljajte zgolj besede »urejeno«.

Za večhodne menije preverite, ali je posamezen hod namenoma zadržan ali sproščen na postajo.

Za telefonska naročila KDS lahko prikazuje čas priprave, informativni čas dostave in naslov.

Te podatke preverjajte na službenem zaslonu, ne iz spomina.

8. Naprava, seja in menjava delovnega mesta POS Lite

8.1. Začetek na skupni napravi POS Lite

Pred prijavo preverite, ali je prijavljen predhodnik.

Če je, naj se predhodnik odjavi sam ali naj vodja uredi varno predajo.

Ne delajte v tuji seji.

Preverite oznako naprave, enoto in dovoljenja za mize, kadar jih naprava uporablja.

Naprava ima lahko omejitev na dovoljene mize.

Če prikazuje samo eno dovoljeno mizo, je lahko začetni zaslon prilagojen tej omejitvi.

8.2. Menjava naprave POS Lite

Menjava naprave ne pomeni prenosa osebne odgovornosti.

Na stari napravi dokončajte dejanje, ki je v teku, ali jasno ugotovite, da ni bilo shranjeno.

Zapišite odprta naročila, ki jih prevzemate.

Odjavite se iz stare naprave.

Na novi napravi se prijavite s svojim računom.

Preverite enoto, blagajno, napravo in aktivno osebno izmeno.

Odprite ista naročila in primerjajte postavke pred nadaljevanjem.

Šele po tem obvestite ekipo, da je novo mesto pripravljeno.

8.3. Seja je potekla POS Lite

Če se pokaže obvestilo, da je seja potekla, ne predpostavljajte, da zadnji klik ni uspel.

Prijavite se znova.

Odprite pregled aktivnih izmen in naročilo, na katerem ste delali.

Preverite dejansko stanje na zaslonu.

Šele nato ponovite dejanje, če ga ni med že shranjenimi podatki.

8.4. Pravilo enega klika POS Lite

Za dejanja, ki ustvarjajo ali spreminjajo zapis, uporabite en klik.

Počakajte, da gumb prikaže konec obdelave, uspeh ali napako.

Počasna povezava ni razlog za zaporedne klike.

Če ste kliknili dvakrat, takoj preverite rezultat v seznamu oziroma naročilu in o tem obvestite vodjo, kadar obstaja dvom.

9. Različice delovanja po tipu poslovanja POS Lite

9.1. Kavarna POS Lite

Pred odprtjem preverite mlin, zalogo mleka, skodelice in barsko KDS-postajo, če jo uporabljate.

Ker je promet hiter, je posebej pomembna pravilna osebna prijava na skupni tablici.

Odprta naročila ob šanku ločite od miznih naročil že pri prevzemu.

Pri menjavi osebja preverite naročila z opombami o rastlinskem mleku, brezkofeinski kavi ali alergenih.

9.2. Restavracija POS Lite

Preverite prostore, razpored miz, rezervacije in zasedene mize.

S kuhinjo uskladite dnevni meni, razprodane artikle, predvidene čase in večhodne menije.

Prevzem odprtih naročil mora vključevati stopnjo vsakega hoda.

Ne spreminjajte mize z bližnjo rezervacijo brez uskladitve z vodjo.

9.3. Dostava in prevzem POS Extended

Preverite kanal telefonskih in dostavnih naročil.

Preverite, ali kuhinjska in barska vrsta ustrezno ločujeta pijače od hrane.

Z vodjo preglejte odprta naročila, predvidene čase priprave in skrbnike za prevzem.

Ne potrjujte naslova ali časa po ustnem spominu, če je zapis dostopen v naročilu.

9.4. Dogodek oziroma začasno prodajno mesto POS Extended

Pred začetkom preverite pravo enoto in začasno dodeljeno blagajno.

Preverite baterijo, povezavo in fizični položaj naprave.

Dogovorite se, kdo ima skrbništvo nad zalogo in kdo nad odprtimi naročili.

Če je povezava nestabilna, vodja določi varen postopek pred začetkom vrste gostov.

Ne improvizirajte z delom v zasebnem računu ali drugi enoti.

10. Matrika napak in varna obnova POS Lite

Simptom	Verjeten pomen	Takojšnje dejanje	Kdo reši	Pred nadaljevanjem
Enota ni določena	uporabnik nima poslovnega konteksta	ne odpirajte izmene	administrator	preverjena enota v panelu
Gumb za odpiranje je onemogočen	manjka enota, profil ali izbira	preberite opozorilo	vodja ali administrator	izpolnjen predpogoj
Profil ni vezan na račun	povezava računa manjka	ne uporabljajte tujega profila	administrator	povezan profil ali pooblaščena ročna izbira
Profil ni na seznamu	ni aktiven ali že dela	preverite aktivne izmene	vodja	pravilna razporeditev
Izmena je že odprta	oseba že ima aktiven zapis	ne odpirajte druge	vodja	potrjena identiteta in lokacija
Napaka ob odprtju	zahteva ni uspela ali je v sporu	preverite aktivne izmene	vodja oziroma administrator	jasen rezultat prve zahteve
Fizična blagajna ne ustreza oznaki	napačen prevzem mesta	ustavite prodajo	vodja	usklajena blagajna
Menjalni denar odstopa	fizična razlika	zapišite razliko	vodja	navodilo za ravnanje
Artikel ni viden	meni, aktivnost ali razpoložljivost	ponudite potrjeno alternativo	odgovorna oseba	potrjena nastavitev
Negativna zaloga	začetno stanje, dokument ali normativ	ne prikrivajte odstopanja	zaloge	ugotovljen vir
Miza je blokirana	bliža se rezervacija	ne spreminjajte na silo	vodja	dogovor o premestitvi
Naročilo je zaprto	sprememba ni več dovoljena	ne ponavljajte urejanja	vodja	preverjeno dejansko stanje
Postavke ni na KDS	težava usmerjanja ali povezave	ne dodajajte duplikata	kuhinja in administrator	preverjeno izvorno naročilo
Seja je potekla	prijava ni več veljavna	ponovno se prijavite	uporabnik	pregled shranjenega stanja
Naprava kaže drugo enoto	napačna dodelitev ali seja	odjavite se	administrator	prava enota in naprava

10.1. Zaporedje obnove POS Lite

Vedno najprej zaustavite novo delo na prizadetem mestu.

Nato preberite sporočilo na zaslonu.

Preverite dejansko stanje v seznamu izmen, naročilu ali postaji.

Zberite identifikatorje: oseba, enota, blagajna, naprava, naročilo in čas.

Obvestite osebo, določeno v matriki.

Popravka ne testirajte z ustvarjanjem nepotrebnih prodajnih zapisov.

Po popravku ponovite samo korak, za katerega ste dokazali, da ni uspel.

11. Referenca polj in stanj POS Lite

Element	Kje je viden	Pomen	Kdo preveri
Natakarjev profil	Izmene	oseba, ki ji je pripisana izmena	uporabnik in vodja
Aktivnost profila	izbira natakarja	ali se profil lahko uporabi	administrator
Enota	panel konteksta	poslovna lokacija dela	vsak pred začetkom
Blagajna	kontekst in kartica izmene	dodeljeno prodajno mesto	uporabnik
Začetek	kartica oziroma zgodovina	čas odprtja izmene	uporabnik
Konec	zgodovina	čas zaključka izmene	poglavje 08
Število računov	zgodovina	obseg dela v izmeni	poglavje 08
Promet	zgodovina	seštevek izmene	poglavje 08
Status potrditve	osebna zgodovina	obravnava zaključene izmene	uporabnik in vodja
Začetni menjalni denar	nastavitve blagajne	pričakovani fiksni menjalni znesek	pooblaščena oseba
Prostor	mize in naročilo	območje mize	natakar
Rezervacija	miza	prihod gosta in opomba	natakar in vodja
KDS-profil	KDS nastavitve	usmerjanje na postaje	administrator
Naprava	delovno okolje	identiteta in omejitve delovne postaje	administrator

12. Končna kontrola pred prvo stranko POS Lite

Preden sprejmete prvo novo naročilo, odgovorite pritrdilno na vsako vprašanje.

Ali sem prijavljen kot prava oseba?

Ali vidim pravo enoto?

Ali fizična blagajna ustreza oznaki?

Ali imam odprto svojo izmeno?

Ali je menjalni denar preverjen oziroma je razlika prijavljena?

Ali so zalogovne zapore in kritični artikli preverjeni?

Ali poznam rezervacije in odprta naročila, ki jih prevzemam?

Ali produkcijska postaja sprejema pravilne postavke?

Ali je naprava pripravljena in v moji seji?

Če je odgovor na katero koli vprašanje ne, ne začnite nove prodaje, dokler odgovorna oseba ne potrdi varnega nadaljevanja.

13. Operativne odločitve pred začetkom POS Lite

13.1. Kdo sme odločiti POS Lite

Natakar sme preveriti in prijaviti stanje.

Natakar ne sme sam spreminjati dodelitve enote.

Natakar ne sme sam spreminjati povezave uporabnika s profilom.

Natakar ne sme sam spreminjati usmerjanja KDS.

Vodja sme določiti prevzem dela in začasno razporeditev osebja.

Vodja ne sme prikriti fizične razlike v blagajni.

Administrator sme popraviti tehnične dodelitve in nastavitve.

Odgovorna oseba za zaloge sme potrditi zalogovni popravek po internem postopku.

13.2. Odločitev ob nejasni blagajni POS Lite

Če oznaka na zaslonu in nalepka na predalu nista enaki, sta možna dva vzroka.

Prvi vzrok je napačna dodelitev naprave ali uporabnika.

Drugi vzrok je fizično premaknjen predal.

Ne ugibajte, kateri vzrok velja.

Vodji povejte obe oznaki in lokacijo naprave.

Vodja preveri razporeditev in fizični prevzem.

Po popravku ponovno preverite kontekst pred odprtjem naročila.

13.3. Odločitev ob odprti izmeni predhodnika POS Lite

Odprta izmena predhodnika sama po sebi ne pomeni napake.

Predhodnik lahko dela na drugem delu enote.

Lahko pa je pozabil zaključiti svoje delo.

Preverite ime, čas začetka in povezano blagajno.

Ne zaključujte njegove izmene v okviru začetka svojega dela.

Vodja naj preveri, ali gre za dejansko aktivno delo ali za neurejeno predajo.

Vašo izmeno odprite samo za svoj profil, če so ostali pogoji izpolnjeni.

13.4. Odločitev ob dveh osebah na istem mestu POS Lite

Pri skupnem šanku se lahko dve osebi fizično izmenjujeta ob istem predalu.

To ne izbriše osebnega pripisa dejanj v sistemu.

Vsaka oseba se prijavi s svojim računom.

Vsaka oseba odpre svojo izmeno, če sistemski proces tako zahteva.

Vodja določi, kdo je trenutno skrbnik fizične blagajne.

Ta dogovor naj bo znan pred začetkom prvega naročila.

13.5. Odločitev ob izpadu povezave POS Lite

Če naprava očitno nima povezave, najprej ne ustvarjajte novih poskusnih zapisov.

Preverite omrežje naprave po lokalnem postopku.

Preverite, ali druge delovne postaje delujejo.

Zapišite čas izpada in prizadeto mesto.

Vodja določi, ali se uporabi nadomestno, že pravilno dodeljeno delovno mesto.

Ne prijavljajte se na zasebno napravo brez odobritve.

14. Podroben pregled delovne postaje POS Lite

14.1. Strojna oprema POS Lite

Preverite napajanje tablice ali računalnika.

Preverite stanje baterije, kadar naprava ni priključena.

Preverite, da je zaslon čitljiv in odziven.

Preverite, da stojalo ne ovira varnega dela.

Preverite omrežno povezavo, če jo prikazuje operacijski sistem.

Preverite, da se naprava ne polni z neustreznim ali poškodovanim kablom.

Poškodovano opremo prijavite in je ne popravljajte med strežbo.

14.2. Programsko okolje POS Lite

Odprite POS v podprtem brskalniku oziroma aplikaciji, ki jo uporablja enota.

Ne uporabljajte zasebnega okna, če lokalni postopek tega ne zahteva.

Ne puščajte odprtih zavihkov z drugim uporabnikom.

Preverite, da se stran v celoti naloži.

Če vidite prazne nalagalne elemente predolgo, ne sklepajte, da podatkov ni.

Ponovno preverite povezavo in obvestite odgovorno osebo.

Ne brišite podatkov brskalnika kot prvi ukrep na prodajnem mestu.

14.3. Dostopnost delovnega prostora POS Lite

Preverite, da je naprava dostopna osebju, ne pa gostom.

Zaslon obrnite tako, da občutljivi podatki niso javno izpostavljeni.

Ob odhodu z mesta napravo zaklenite ali se odjavite po lokalnem pravilu.

Ne delite gesla, kode ali prijavnega načina.

Ne zapisujte prijavnih podatkov ob napravi.

Če sumite, da je nekdo uporabljal vašo sejo, se odjavite in obvestite vodjo.

14.4. Delovna ergonomija POS Lite

Pred konico uredite polnilni kabel, pisalo, beležko za dovoljene interne zapise in dostop do kuhinje.

Ne postavljajte pijače na napravo ali kabel.

Preverite prehod do šanka, miz ali izdaje hrane.

Odstranite ovire, ki lahko povzročijo padec naprave.

Kratka priprava prostora prepreči menjavo naprave sredi dela.

15. Kakovost podatkov ob začetku POS Lite

15.1. Enota POS Lite

Enota pove, pod katero poslovno lokacijo se vodi delo.

Napačna enota vpliva na razpoložljive mize, zaloge, osebje in delovne postaje.

Zato je pravilna enota predpogoj, ne zgolj informativna oznaka.

Če se ime enote razlikuje od fizične lokacije, ustavite postopek.

Navedite administratorju prikazano in pričakovano ime enote.

15.2. Blagajna POS Lite

Ime blagajne je lahko vidno v kartici izmene in zgodovini.

Če ime ni prikazano, to ne dovoljuje samodejne izbire drugega predala.

Preverite dodelitev uporabnika oziroma naprave pri vodji.

Pri poročanju vedno navedite tako ime blagajne kot fizično oznako.

15.3. Čas POS Lite

Čas začetka se ustvari ob uspešnem odprtju izmene.

Ne zapisujte približnega časa namesto preverjanja zapisa v sistemu.

Če je čas naprave očitno napačen, prijavite težavo administratorju.

Ne spreminjajte časa naprave na lastno pobudo.

15.4. Oseba POS Lite

Ime na aktivni izmeni mora ustrezati osebi, ki dejansko dela.

Podobna imena preverite s priimkom.

Če administrator izbira profil, naj zaposleni izbrano ime potrdi pred klikom.

Če je odprtje uspelo za napačno osebo, takoj ustavite delo in obvestite vodjo.

Ne čakajte do konca izmene.

16. Kontrolne točke po kanalih naročil POS Lite

16.1. Miza v lokalu POS Standard

Preverite prostor in številko oziroma ime mize.

Preverite, ali je miza prosta, zasedena ali povezana z rezervacijo.

Preverite, ali je v bližnji prihodnosti blokirana za spremembe.

Pri prevzemu preverite skrbnika odprtega naročila.

Ne domnevajte, da zasedenost mize vedno pomeni neporavnano ali aktivno naročilo.

Stanje preverite v naročilu.

16.2. Šank POS Lite

Preverite, kateri kanal uporablja šank.

Ločite hitro pripravo pijač od miznih naročil, kadar tako dela enota.

Preverite barsko postajo ali dogovor z baristom.

Pri predaji navedite naročila, ki čakajo na pripravo, ne le imena gostov.

16.3. Telefonsko naročilo POS Standard

Preverite, kdo spremlja telefonski kanal.

Preverite odprta naročila in informativne čase priprave na delovnem zaslonu.

Ne ponavljajte osebnih podatkov gosta na glas v prostoru za goste.

Pri predaji uporabite identifikator naročila in samo potrebne podatke.

16.4. Dostava POS Extended

Preverite, kdo usklajuje kuhinjo, bar in prevzem.

Preverite, ali KDS pri takem naročilu prikazuje ustrezen čas priprave.

Če naročilo vsebuje hrano in pijačo, preverite oba proizvodna toka.

Ne zamenjujte dostavnega naročila z naročilom za mizo zaradi podobnega imena.

16.5. Dogodek POS Extended

Preverite, ali je dogodek vezan na poseben prostor, meni ali začasno napravo.

Preverite, kdo odobrava spremembe razpoložljivosti.

Preverite komunikacijsko pot z organizatorjem.

Pri množici gostov je posebej pomembna nedvoumna oznaka delovne postaje.

17. Sporazumevanje ob začetku POS Lite

17.1. Minimalno poročilo vodji POS Lite

Poročilo naj vsebuje dejstvo, ne domneve.

Povejte, kdo poroča.

Povejte enoto in blagajno.

Povejte čas zaznave.

Povejte, kaj je prikazano na zaslonu.

Povejte, kaj ste že preverili.

Povejte, ali je prodaja trenutno ustavljena.

Primer: »Nina, Enota Trg, Jedilnica 2, 15.58; moja enota je pravilna, predal pa ima oznako Šank 1; prodaje nisem začela.«

17.2. Poročilo administratorju POS Lite

Administrator potrebuje dovolj podatkov za tehnično ponovitev težave.

Navedite račun oziroma profil, enoto, blagajno, napravo in čas.

Pri KDS dodajte ime postaje ter vrsto postavke, ki manjka.

Pri zalogah dodajte artikel, enoto mere in prikazano stanje.

Ne pošiljajte posnetkov zaslona z vidnimi osebnimi podatki gosta, če niso nujni.

17.3. Potrditev predaje POS Lite

Predaja ni končana, ko ena oseba govori.

Nova oseba naj ponovi ključne odprte zadeve.

Prejšnja oseba naj potrdi ali popravi povzetek.

Vodja naj odloči, kadar je skrbništvo sporno.

Po predaji obe osebi preverita, katera seja ostane odprta na napravi.

18. Samostojna ocenjevalna lista POS Lite

Ocenjevalec označi vsak dosežen kriterij.

Udeleženec razloži razliko med osebno izmeno in blagajno.

Udeleženec pravilno prebere poslovno enoto.

Udeleženec pravilno prebere blagajno.

Udeleženec prepozna svoj natakarski profil.

Udeleženec odpre izmeno z enim klikom.

Udeleženec počaka na uspešno obvestilo.

Udeleženec preveri zapis med aktivnimi izmenami.

Udeleženec opiše prijavo razlike menjalnega denarja.

Udeleženec preveri začetne zaloge brez nedovoljenega popravka.

Udeleženec najde rezervacijo in razloži njeno omejitev.

Udeleženec prevzame odprto naročilo s popolnim povzetkom.

Udeleženec preveri KDS brez podvajanja postavke.

Udeleženec pravilno ravna ob potekli seji.

Udeleženec varno zamenja napravo.

Udeleženec pravilno preusmeri vprašanje o plačilu na poglavje 06.

Udeleženec pravilno preusmeri vprašanje o zaključku na poglavje 08.

Uspešna izvedba zahteva vse varnostne kriterije.

Manjkajoč varnostni kriterij zahteva ponovitev ustrezne vaje.

19. Kaj hitra menjava in obračun ur ne pomenita POS Lite

Hitra menjava natakarja na skupni napravi je opisana v poglavju 01. Odpiranje ali zapiranje izmene ostane osebni postopek natakarja oziroma pooblaščenega administratorja; izbira druge identitete na napravi ne odpre samodejno nove izmene in ne zapre prejšnje.

19.1. Predaja izmene POS Lite

Pri predaji:

1. prejšnji natakar zaključi ali jasno preda odprta naročila;
2. vodja preveri aktivno izmeno, enoto in blagajno;
3. prejšnji uporabnik zaklene ali zapre svojo POS identiteto;
4. naslednji uporabnik se prijavi oziroma izvede hitro menjavo s svojim PIN-om;
5. naslednji uporabnik preveri svoje ime, odprto izmeno in prevzeta naročila.

Če je stanje izmene nejasno, ne odpirajte dodatne izmene in ne uporabljajte profila sodelavca. Preverite seznam aktivnih izmen in primer predate vodji. Zaključevanje izmene, potrditev zaključene izmene in oddaja zaključka so v poglavju 08.

19.2. Odmori osebja POS Lite

V pregledani POS izvedbi ni dokazanega samostojnega uporabniškega postopka **Začni odmor** oziroma **Končaj odmor**. Prikaz aktivnih izmen ali predaja blagajne nista evidenca odmora.

Zato:

- odmora ne vpisujte kot lažno zapiranje ali odpiranje izmene;
- ne spreminjajte začetka ali konca izmene, da bi popravili evidenco odmora;
- uporabite odobren interni kadrovski oziroma evidenčni postopek;
- če podjetje potrebuje obračun odmora v POS-u, mora biti ta funkcija najprej

uvedena in potrjena, nato pa ločeno dokumentirana.

20. Telefonska identiteta pri predaji POS Standard

Telefonsko naročilo mora ostati prepoznavno kot telefonsko oziroma dostavno naročilo. Pri predaji navedite identifikator naročila, kanal, predvideni čas in naslednjega skrbnika; osebnih podatkov gosta ne ponavljajte javno.

Če telefonski operater na svojem delovnem mestu ne vidi podprtega obrazca za identifikacijo stranke, ne nadomestite postopka z direktno prodajo ali z izmišljeno stranko. Zapišite prikazano napako in uporabite odobreno CTI/POS pot oziroma jo predajte administratorju. Podrobnosti telefonskega in dostavnega toka so v poglavju 05; to poglavje določa samo varno predajo pred začetkom dela.

21. Vir za KIR in povezava popravkov POS Lite

Zaključen in fiskalno potrjen račun je izvorni dokument za knjigo izdanih računov (KIR), vendar POS-poročilo ali EOR samo po sebi ni dokaz KIR-vrstice. Pri predaji računovodstvu shranite številko računa, datum, DDV-kodo, osnovo, DDV, bruto znesek, način plačila in status. Storno oziroma vračilo mora imeti povezavo na izvirni račun; novega računa ne ustvarjajte samo za popravek. Odprta miza, rezervacija in nedokončano naročilo niso KIR.

DEL III

Mize, rezervacije in naročila

V tem delu so zbrani preverjeni postopki in reševanje napak za navedeno področje.

3. Mize, rezervacije in naročila POS Extended

1. Namen in osnovna pravila POS Lite

To poglavje opisuje delo z gosti od izbire mize do oddaje naročila.

Odprto naročilo ni račun in ga je mogoče dopolnjevati po pravilih sistema.

Pred vsakim dejanjem preverite enoto, mizo in številko naročila.

1.1. Predpogoji POS Lite

Prijavljeni morate biti v pravilni enoti in na pravilni blagajni.

Izmena mora biti aktivna, kadar jo poslovni proces zahteva.

Mize in prostori morajo biti vidni na uporabljeni napravi.

Za prodajo morajo biti v meniju aktivni prodajni artikli.

1.2. Stanja miz POS Standard

Prosta miza nima odprte strežbe.

Zasedena miza ima najmanj eno odprto naročilo.

Rezervirana miza ima časovno rezervacijo za prihod gosta.

Miza z delno zaračunanimi postavkami zahteva posebej pazljiv pregled.

Stanje je informacija za delo, ne nadomestilo za pregled naročil.

2. Pregled prostorov in miz POS Standard

2.1. Izbira prostora POS Standard

1. Odprite **Mize**.
2. Izberite želeni prostor.
3. Preglejte oznake miz in njihova stanja.
4. Po potrebi uporabite iskanje ali filter, če je na voljo.
5. Izberite mizo šele, ko jo fizično preverite.

Ime prostora in številka mize sta lahko podobna med enotami.

Zato se pred izbiro prepričajte o aktivni enoti.

2.2. Odprta naročila na mizi POS Standard

Miza lahko vsebuje več odprtih naročil.

To je uporabno za ločene družbe, časovno ločene obiske ali različne račune.

Ob izbiri mize sistem prikaže obstoječa odprta naročila, kadar obstajajo.

Pred ustvarjanjem novega naročila preglejte seznam.

Novo naročilo ustvarite le, če res pripada ločeni strežbi.

2.3. Kadar mize ne najdete POS Standard

Preverite prostor.

Preverite aktivno enoto.

Preverite omejitev naprave.

Preverite, ali je miza združena ali premaknjena v drug prikaz.

Ne ustvarjajte podvojene mize zaradi enakega fizičnega imena.

3. Rezervacije POS Extended

3.1. Namen rezervacije POS Extended

Rezervacija poveže gosta, termin in mizo.

Sistem jo uporabi za časovno označitev oziroma blokiranje mize.

Rezervacija ni odprto naročilo in ne nadomešča prihoda gosta.

3.2. Ustvarjanje rezervacije POS Extended

1. Na pregledu miz izberite mizo.
2. Izberite dejanje **Rezervacija**.
3. Vnesite ime oziroma kontakt gosta po lokalnem postopku.
4. Vnesite začetek rezervacije.
5. Vnesite predvideni konec ali trajanje, kadar obrazec to ponuja.
6. Dodajte pomembno opombo, na primer otroški stol ali dostopnost.
7. Preverite datum, uro in mizo.
8. Potrdite rezervacijo.

Vnesite dejanski termin, ne približne oznake v opombo.

3.3. Časovno blokiranje POS Extended

Rezervirana miza je lahko pred terminom označena kot rezervirana.

Blokiranje varuje mizo pred nenamerno dodelitvijo drugemu gostu.

Preden sedečega gosta presedete na rezervirano mizo, preverite čas rezervacije.

Če lokal dovoli uporabo mize pred terminom, zagotovite dovolj časa za sprostitev.

Ne odstranjujte rezervacije brez preverjanja pri osebi, ki jo je sprejela.

3.4. Spreminjanje ali preklic POS Extended

1. Odprite rezervacijo na mizi ali seznamu rezervacij.
2. Preverite ime gosta in termin.

3. Spremenite samo potrjeni podatek.
4. Pred potrditvijo ponovno preverite mizo.
5. Ob preklicu izberite preklic rezervacije, ne nove rezervacije z ničelnim časom.

Če gost zamuja, zabeležite dogovor po lokalnem postopku.

Če gost prispe, nadaljujte z naročilom na pravilni mizi.

4. Ustvarjanje naročila na mizi POS Standard

4.1. Nov obisk POS Standard

1. Izberite mizo.
2. Preglejte odprta naročila.
3. Izberite novo naročilo za nov obisk ali ločeno družbo.
4. Preverite naslov naročila in mizo.
5. Dodajte artikle iz menija.
6. Preglejte količine in opombe.
7. Shranite oziroma oddajte naročilo po prikazanem postopku.

Če je na isti mizi več naročil, vsakemu sledite ločeno.

Ne dodajajte postavk na prvo odprto naročilo brez vprašanja gosta.

4.2. Nadaljevanje obstoječega naročila POS Standard

1. Izberite mizo.
2. Izberite pravilno odprto naročilo.
3. Preverite dosedanje postavke.
4. Dodajte novo postavko.
5. Potrdite spremembo.

Preglejte, ali je postavka res dodana na izbrano naročilo.

To je posebno pomembno pri družbah, ki sedijo za isto mizo.

4.3. Neposredna prodaja POS Standard

Neposredna prodaja je namenjena prodaji brez vezave na mizo.

Uporabite jo za goste pri pultu, prevzem ali drug primer brez strežbe za mizo.

1. Odprite neposredno prodajo.
2. Preverite, da naročilo nima napačno izbrane mize.
3. Dodajte prodajne artikle.
4. Preverite količine in posebnosti.
5. Nadaljujte po predpisanem postopku zaključka.

Ne uporabljajte naključne mize kot nadomestek za neposredno prodajo.

5. Dodajanje artiklov POS Lite

5.1. Osnovni postopek POS Lite

1. V odprtem naročilu izberite kategorijo.
2. Izberite prodajni artikel.
3. Nastavite količino.
4. Izberite zahtevane dodatke ali velikost.
5. Dodajte jasno opombo, kadar je potrebna.
6. Preglejte vrstico naročila.
7. Potrdite naročilo.

Izbirajte prodajne artikle, ne nabavnih sestavin.

Cena in davčna obravnava izhajata iz nastavitve artikla.

5.2. Količina in ponovitve POS Lite

Pri več enakih izdelkih uporabite količino.

Ločene zahteve vnesite kot ločene postavke, kadar se razlikujejo dodatki ali opombe.

Primer: dve kavi z različnim mlekom ne vodite kot eno vrstico količine dve.

Tako kuhinja ali točilnica vidi pravo razliko.

5.3. Opombe POS Lite

Opomba naj bo kratka, konkretna in namenjena pripravi.

Ne vpisujte podatkov, ki jih pokriva modifikator.

Ne uporabljajte opombe za spremembo cene ali zamenjavo artikla.

Pred oddajo preverite, da se opomba nanaša na pravo postavko.

6. Modifikatorji, pice in večhodni obroki POS Extended

6.1. Modifikatorji POS Extended

Modifikator je izbira, povezana z glavno postavko.

Lahko pomeni dodatek, izločitev sestavine, prilogo ali stopnjo priprave.

1. Izberite glavni artikel.
2. V prikazu modifikatorjev izberite dovoljene možnosti.
3. Upoštevajte zahtevano najmanjše ali največje število izbir.
4. Preverite vpliv na količino in ceno.
5. Potrdite postavko.

Ne nadomeščajte obveznega modifikatorja s prostim besedilom.

6.2. Velikosti pic POS Extended

Pica lahko uporablja prednastavljene velikosti.

Velikost določa prodajno različico in lahko vpliva na ceno ali normativ.

1. Izberite pico.
2. Izberite zahtevano velikost.
3. Izberite dovoljene dodatke oziroma odstranitve.
4. Preverite celoten naziv postavke.
5. Potrdite izbor.

Ne dodajajte iste pice dvakrat, kadar je treba spremeniti samo velikost.

Najprej uredite velikost na obstoječi postavki, če naročilo še dovoljuje spremembo.

6.3. Večhodni obrok POS Extended

Večhodni obrok združuje jedi v predvideno zaporedje.

Uporabljajte ga, kadar je v meniju nastavljen večhodni način.

Izberite hod, nato jed, ki pripada temu hodu.

Preverite zaporedje pred oddajo naročila.

Ne uporabljajte večhodnega izbora za nepovezane samostojne postavke.

7. Urejanje odprtega naročila POS Lite

7.1. Sprememba postavke POS Lite

1. Odprite pravilno naročilo.
2. Izberite postavko.
3. Spremenite količino, modifikator ali opombo, če stanje naročila to dopušča.
4. Preglejte novo stanje.
5. Potrdite spremembo.

Če je postavka že poslana v pripravo, se ravnajte po lokalnem postopku za spremembe.

Ne predpostavljajte, da brisanje na zaslonu prekliče že pripravljeno jed.

7.2. Razdelitev naročila POS Lite

Razdelitev uporabite, ko gostje plačajo različne dele iste strežbe.

1. Odprite naročilo.
2. Izberite dejanje za razdelitev.
3. Izberite postavke ali količine za novo naročilo.
4. Preverite izvorno in novo naročilo.
5. Potrdite razdelitev.

Pri delitvi količine preverite, da je skupna količina pred in po delitvi enaka.

7.3. Združitev naročil POS Lite

Združitev uporabite le za naročila istega logičnega obiska.

1. Izberite izvorno naročilo.
2. Izberite dejanje za združitev.
3. Izberite ciljno odprto naročilo.
4. Preglejte obe številki naročil in mizo.
5. Potrdite šele, ko se gost strinja.

Ne združujte naročil zgolj zato, ker sta mizi blizu.

7.4. Premik na drugo mizo POS Standard

Premik uporabite, ko se celotna družba fizično presede.

1. Odprite naročilo.
2. Izberite premik mize.
3. Izberite ciljno mizo.
4. Preverite, ali ciljna miza vsebuje druga naročila.
5. Potrdite premik.

Če se presede le del družbe, najprej razdelite naročilo.

Nato premaknite samo nastalo ločeno naročilo.

8. Okrevanje po napaki POS Lite

8.1. Napačna miza POS Standard

Ustavite nadaljnje dodajanje postavk.

Preverite, ali je naročilo še odprto.

Uporabite premik ali razdelitev, kadar je to pravilna rešitev.

Ne ustvarjajte nadomestnega naročila brez pregleda prvega.

8.2. Napačna postavka POS Lite

Preverite, ali je bila postavka že oddana v pripravo.

Če je odprta, jo uredite z dovoljenim postopkom.

Če je v pripravi, obvestite pripravljalno postajo in sledite internim pravilom.

Vedno preverite končni seznam postavk.

8.3. Nejasno stanje po prekinitvi POS Lite

Ponovno odprite pregled miz.

Poiščite naročilo po mizi in vsebini.

Preverite, ali je postavka že prisotna.

Ne dodajajte je ponovno, dokler stanja ne potrdite.

9. Končna kontrola naročila POS Lite

Pred predajo ali nadaljnjo obdelavo preverite:

- Prava enota, miza in naročilo.
- Pravilne količine.
- Pravilni modifikatorji in velikosti.
- Jasne opombe na pravih postavkah.
- Ločena naročila za ločene goste.
- Pravilen čas in miza rezervacije.
- Brez podvojenih postavk po prekinitvi.

Naročilo je pripravljeno za naslednji operativni korak.

10. Delovni pogled: prostor, tloris in stanje mize POS Standard

10.1. Kaj prikazuje pregled miz POS Standard

Pregled je operativni zemljevid enote, ne knjiga računov.

Prostor je ločen del lokala, na primer terasa, vrt, bar ali notranja sala.

Tloris prikaže mize na položajih, določenih v nastavitvah prostora.

Če prostor nima tlorisa, so mize prikazane kot kartice.

Mize brez dodeljenega prostora so zbrane pod **Ostalo**.

Filter **Vsi** ne pomeni, da je miza na voljo; pomeni le, da ni skrita.

Filter prostora spremeni prikaz, ne dodelitve mize ali naročila.

Filter stanja spremeni prikaz, ne statusa mize.

Ko filter ne vrne zadetkov, ga ponastavite na **Vsi**.

Pred klikom na mizo primerjajte številko na zaslonu s fizično oznako.

Pri podobnih imenih uporabite tudi ime prostora.

10.2. Pomen operativnih stanj POS Standard

Prosta pomeni, da na mizi ni odprte strežbe, ki bi določala zasedenost.

Zasedena pomeni, da obstaja odprto naročilo brez zaračunanih glavnih postavk.

Delno zaračunana pomeni, da so na odprtih naročilih mize zaračunane le nekatere glavne postavke.

Vse zaračunano pomeni, da so vse glavne postavke odprtih naročil povezane z računom.

Rezervirana izhaja iz rezervacije in ni dokaz, da gost že sedi.

Stanje se izračuna iz odprtih naročil in postavk, zato se lahko spremeni po osvežitvi.

Otroške oziroma podrejene postavke ne določajo stanja delnega računa samostojno.

Kartica z več odprtimi naročili zahteva izbiro konkretnega naročila.

Mize ne označujte ročno kot proste, če odprto naročilo še obstaja.

10.3. Tlorisna disciplina POS Standard

Tloris je pomoč pri orientaciji, ne dovoljenje za samodejno premikanje gostov.

Natakar potrdi fizični položaj gosta pred odpiranjem nove strežbe.

Vodja spremeni razporeditev miz v nastavitvah, ne med aktivno strežbo.

Če je miza na tlorisu prekrita z drugo oznako, prijavite napako vodji.

Ne izbirajte sosednje mize zato, ker je njena kartica bolj dostopna.

Ob preureditvi terase naj osebje do konca izmene uporablja enotno označevanje.

Za začasno mizo uporabite postopek, ki ga odobri vodja, ne obstoječe številke.

Zamenjava oznak na fizičnih mizah brez spremembe v sistemu povzroča napačne račune.

10.4. Vloge pri mizah POS Standard

Natakar odpre in dopolnjuje naročila v okviru svojih dovoljenj.

Vodja nadzira rezervacije, izjeme in usklajenost tlorisa.

Blagajnik preveri pravo naročilo pred delnim ali končnim zaračunavanjem.

Kuhinja ne spreminja mize; prejme posledico oddanega naročila.

Administrator ureja prostore, mize in dostopne pravice izven toka strežbe.

Če gumb ni viden, ne uporabljajte prijave sodelavca brez odobritve.

11. Rezervacije: okna, prihod in sprostitev POS Extended

11.1. Termin in varovalno okno POS Extended

Začetek rezervacije pomeni predviden prihod gosta.

Konec oziroma trajanje pomeni predviden čas uporabe mize.

Rezervacijsko okno je interval med začetkom in koncem.

Prekrivanje oken na isti mizi naj pred potrditvijo pregleda odgovorna oseba.

Predhodni gost lahko sedi pred rezervacijo le, če je realno mogoče mizo pravočasno sprostiti.

Čas čiščenja in postavitve vključite v lokalni načrt, kadar ju sistem ne računa sam.

Opomba ne nadomesti časa začetka ali konca.

Rezervacijo vnesite v lokalnem poslovnem času enote.

Pri spremembi ure preverite datum; napaka čez polnoč je pogosta.

11.2. Polja rezervacije POS Extended

Ime gosta omogoča prepoznavo ob prihodu.

Kontakt vnesite le po internem postopku in z dovoljenim obsegom podatkov.

Miza določa, katera kartica je časovno označena.

Začetek določa, kdaj je rezervacija relevantna.

Konec oziroma trajanje določa pričakovano sprostitev.

Opomba naj vsebuje samo operativno zahtevo.

Primer dobre opombe je: »voziček; dostop ob robu terase«.

Primer slabe opombe je: »pokliči kasneje«, brez termina ali razloga.

11.3. Prihod gosta POS Extended

Ob prihodu najprej poiščite rezervacijo po pravi mizi in terminu.

Potrdite ime gosta, ne izgovarjajte dodatnih kontaktnih podatkov na glas.

Preverite, ali je bila miza medtem uporabljena.

Za začetek strežbe izberite dejanje za začetek rezervacije, kadar je prikazano.

Nato ustvarite ali izberite naročilo za dejansko družbo.

Prihod ne pomeni samodejnega prenosa postavk iz drugega naročila.

Če gost sedi pri drugi mizi, najprej rešite dodelitev rezervacije.

Ne puščajte rezervacije aktivne samo zato, ker je gost že naročil.

11.4. Zamuda, odpoved in no-show POS Extended

Pri zamudi zabeležite dogovor v skladu s politiko lokala.

Mize ne oddajte drugemu gostu, dokler ne poteče dogovorjeno zadržanje.

Če gost odpove, uporabite preklic rezervacije.

Preklic sprosti termin, ne izbriše morebitnega že odprtega naročila.

Če gost ne pride, zabeležite no-show po lokalnem postopku, če je na voljo.

No-show ni razlog za izmišljeno naročilo ali račun.

Če je bila za rezervacijo plačana ara, jo obravnavajte po postopku plačil, ne v tem poglavju.

Po preklicu preverite, da kartica mize ni več blokirana.

11.5. Konflikt rezervacije in zasedenosti POS Extended

Najprej preverite vsa odprta naročila na ciljni mizi.

Nato preverite čas naslednje rezervacije.

Če je prejšnja družba še prisotna, vodja odloči o preselitvi ali alternativni mizi.

Ne premikajte naročila brez vednosti gosta.

Če je miza delno zaračunana, preverite zaračunane in nezaračunane postavke posebej.

Če aplikacija pokaže drugo stanje kot fizična situacija, osvežite pregled in primerjajte številke naročil.

12. Izbira izvora naročila POS Lite

12.1. Miza POS Standard

Naročilo za mizo ima fizično lokacijo in lahko vsebuje več ločenih obiskov.

Uporabite ga za strežbo sedečega gosta.

Miza je kontekst strežbe, ne identiteta gosta.

Na isti mizi lahko obstajata dve družbi z ločenimi naročili.

Za skupino, ki želi en račun, praviloma uporabite eno naročilo.

12.2. Neposredna prodaja POS Lite

Neposredna prodaja nima mize.

Uporabite jo pri pultu, hitrem prevzemu ali kadar mize niso nastavljene.

Ne ustvarja zasedenosti naključne mize.

Pred dodajanjem preverite naslov naročila, da res ni vezano na mizo.

Če gost pozneje sede, se o morebitnem premiku odloči po internem postopku.

12.3. Telefonsko naročilo POS Standard

Telefonsko naročilo je ločen izvor, namenjen prevzemu ali dostavi.

Vnesite ime stranke in dogovorjeni način izpolnitve.

Pri prevzemu preverite predvideni čas prevzema.

Pri dostavi preverite naslov, naselje in status dostave, kadar so zahtevani.

Telefonskega naročila ne pripnite na mizo samo zato, ker stranka pozneje pride v lokal.

Aktivna telefonska naročila so prikazana ločeno od miz.

12.4. QR naročilo POS Extended

QR oznaka pomeni, da je izvor naročila QR.

QR kontekst najprej preverite po prikazani mizi in številki naročila.

Natakarjeva zahteva iz QR čakalne vrste potrebuje pregled pred prevzemom v strežbo.

Ne domnevajte, da QR gost sedi na drugi mizi brez potrditve.

QR oznaka je sled izvora; ni modifikator ali opomba za kuhinjo.

Če QR zahteva vsebuje nejasnost, preverite pri gostu pred oddajo spremembe.

12.5. Odločitvena tabela POS Lite

Situacija	Uporabite	Posledica
Gost sedi za označeno mizo	naročilo na mizi	zasedenost se veže na mizo
Gost naroči pri pultu	direktno prodajo	nobena miza ni zasedena
Gost pokliče za prevzem	telefonsko naročilo	sledi čas prevzema
Gost pokliče za dostavo	telefonsko naročilo	sledi naslov in dostava
Gost naroči s kodo	QR tok	izvor QR ostane v kontekstu
Dve družbi si delita mizo	dve naročili	računa in postavke ostanejo ločeni

13. Življenjski cikel postavke POS Lite

13.1. Dodajanje POS Lite

Klik na artikel ga doda v trenutno izbrano naročilo.

Pred hitrim zaporedjem klikov preverite odziv in vrstico naročila.

Če se prikaže izbira velikosti ali modifikatorjev, dokončajte dialog.

Artikel z obvezno izbiro ni dokončan brez zahtevane izbire.

Za dve različni pripravi ustvarite dve ločeni postavki.

Količina dve je primerna le, kadar sta obe pripravi povsem enaki.

13.2. Urejanje POS Lite

Izberite postavko, nato preverite njeno ime, količino in morebitne podpostavke.

Količino spremenite le, ko sprememba velja za vse enote vrstice.

Za spremembo ene od treh enot jo najprej ločite oziroma uporabite delitev, če jo tok podpira.

Modifikator spremenite na postavki, ne na istoimenskem artiklu v meniju.

Opomba velja za izbrano postavko, ne za celotno mizo, razen če vmesnik izrecno kaže drugače.

13.3. Odstranjevanje POS Lite

Pred odstranitvijo preverite, ali postavka še ni bila poslana v pripravo.

Odstranitev odprte postavke spremeni naročilo.

Odstranitev po oddaji lahko zahteva obvestilo kuhinji in dovoljenje vodje.

Odstranitev zaračunane postavke ni običajno urejanje naročila.

Pri dvomu se ustavite in sledite postopku za račun oziroma storno.

13.4. Modifikatorji POS Lite

Modifikator je strukturirana izbira, ki jo vidi pripravljalna postaja.

Privzeta izbira je del artikla, vendar jo pred potrditvijo preverite.

Dodatek lahko spremeni ceno postavke.

Odstranitev sestavine lahko spremeni pripravo, ne pa nujno cene.

Omejitev najmanjšega in največjega števila izbir je namenoma nastavljena.

Če potrebne možnosti ni, ne improvizirajte z napačnim modifikatorjem.

13.5. Pice POS Lite

Pica uporablja normalno velikost ter morebitno malo ali družinsko velikost.

Izbrana velikost določa pravilno prodajno različico.

Dodatek za pico je ločen od splošnega modifikatorja, kadar je tako nastavljen.

Privzete sestavine preverite posebej od dodatkov.

Pica brez dodatkov je veljavna, kadar konfiguracija to dovoljuje.

Če gost spremeni velikost pred oddajo, uredite obstoječo postavko.

13.6. Opombe POS Lite

Uporabite kratko, izvedljivo navodilo.

Napišite »brez ledu«, če zanj ni ponujene strukturirane izbire.

Ne napišite »ceneje«, »gratis« ali »zamenjaj DDV«.

Ne zapisujte občutljivih osebnih podatkov gosta.

Opomba ne potrjuje alergenske varnosti; to preveri osebje po postopku lokala.

14. Hodi, HOLD in FIRE POS Lite

14.1. Namen hodov POS Lite

Večhodno naročilo razvrsti izbire v predvidene hode.

Hod določa zaporedje strežbe, ne samodejne pripravljenosti hrane.

Pred oddajo preverite, da je vsaka izbira v pravilnem hodu.

Informativni hod ne nadomesti obvezne izbire hrane ali vina.

14.2. HOLD POS Lite

HOLD pomeni, da se hod zadrži pred pošiljanjem v pripravo, kadar je tak tok nastavljen.

Uporabite ga za naslednji hod, ki ga gost še ne želi pripravljenega.

HOLD ni preklic postavke.

HOLD ni potrdilo, da je kuhinja videla spremembo.

Na zadržanem hodu preverite postavke pred sprostitvijo.

14.3. FIRE POS Lite

FIRE pošlje naslednji upravičeni hod v pripravo.

Pred FIRE vprašajte strežbo oziroma gosta, ali je pravi čas.

Ne sprožite dveh hodov hkrati samo zato, da se zaslon hitreje počisti.

Po FIRE preverite odziv pripravljalne postaje.

Če je kuhinja hod že začela, ga ne vračajte v HOLD brez neposredne uskladitve.

14.4. Večhodne izjeme POS Extended

Če gost preskoči hod, uredite izbiro po dovoljenem postopku.

Če se gost premisli po FIRE, obvestite pripravljalno postajo.

Če se vrstni red hoda spremeni, preverite celoten seznam naslednjih hodov.

Če je na mizi več naročil, FIRE izvedite na pravilnem naročilu.

15. Razdelitev, združitev in premik POS Lite

15.1. Delitev po gostih POS Lite

Delitev ustvarja ločen operativni sklop postavk oziroma količin.

Pred delitvijo povejte gostu, katere postavke bodo na katerem računu.

Izberite tudi del količine, kadar ga funkcija omogoča.

Po delitvi seštevek količin obeh strani primerjajte z izvirnikom.

Modifikatorji in opombe morajo ostati pri pravi glavni postavki.

Ne delite samo zato, da bi skrili napačno dodano postavko.

15.2. Delno zaračunane postavke POS Lite

Zaračunana postavka ostane zgodovinsko vezana na račun.

Nezaračunane postavke se lahko še vedno pojavijo na istem odprtem naročilu.

Pred premikom ali združitvijo ločite pregled zaračunanega od odprtega dela.

Če sistem dejanje prepreči, ne iščite obvoda z novim naročilom.

Blagajnik potrdi, kaj sme ostati odprto po delnem plačilu.

15.3. Združitev POS Lite

Združite samo naročili istega obiska in istega dogovorjenega plačnika.

Preverite izvorno številko, ciljno številko in obe mizi.

Združitev lahko spremeni, na katerem naročilu osebje nadaljuje delo.

Po združitvi preverite vsoto postavk, opomb in hodov.

Ne združujte naročil QR in telefonskega izvora brez jasne potrditve procesa.

15.4. Premik POS Lite

Celotni premik sledi fizični preselitvi celotne družbe.

Če se preseli le del, najprej razdelite.

Ciljna miza lahko že vsebuje drugo odprto naročilo.

To samo po sebi ne pomeni, da smete naročili združiti.

Preverite rezervacijo na ciljni mizi pred potrditvijo.

Po premiku preverite prikaz prostora, mize in številke naročila.

15.5. Primer: dve družbi in delno plačilo POS Lite

Družba A in B sedita za mizo 12.

Za vsako odprite svoje naročilo.

Družba A plača pijačo, jedi pa ostanejo odprte.

Miza lahko zato dobi stanje delno zaračunana.

Družba B se presede na mizo 15.

Premaknite samo naročilo B, ne celotne mize.

Pred zaključkom preverite, da so jedi A še na naročilu A.

16. Sočasnost, povezava in obnovitev POS Lite

16.1. Delo dveh naprav POS Lite

Dva uporabnika lahko hkrati gledata isto mizo.

Pred spremembo vedno osvežite mentalno sliko z vidnim seznamom postavk.

Če se po shranjevanju pokaže drugačen seznam, ne ponavljajte klika na slepo.

Najprej preverite, ali je sodelavec že izvedel isto dejanje.

Pri občutljivem dejanju se dogovorite, kdo ureja delitev ali premik.

16.2. Počasna povezava POS Lite

Med shranjevanjem počakajte na potrditev ali jasno napako.

Ne zapirajte naročila in ga znova odpirajte kot nadomestek za čakanje.

Če se prikazuje nalaganje, ne dodajajte iste postavke drugič.

Po vrnitvi povezave ponovno odprite naročilo in primerjajte postavke.

16.3. Podvojena postavka POS Lite

Primerjajte ime, količino, modifikatorje, opombo in čas dodajanja.

Če je druga vrstica posledica dvojnega klika, odstranite le nepotrjeno oziroma dovoljeno postavko.

Če je bila ena od vrstic že poslana, najprej obvestite pripravo.

Če niste gotovi, katera vrstica je prava, ustavite nadaljnje spremembe.

16.4. Konflikt sprememb POS Lite

Če sprememba ni sprejeta, preberite sporočilo sistema.

Ponovno odprite naročilo, da dobite trenutno stanje.

Ne prepisujte sodelavčeve spremembe brez preverjanja pri njem.

V spornih primerih vodja odloči in zabeleži operativni dogovor.

16.5. Izpad naprave POS Lite

Na drugi pooblaščeni napravi poiščite naročilo po mizi in številki.

Pred nadaljevanjem primerjajte že dodane postavke.

Ne ustvarite novega naročila zgolj zato, ker prejšnje naprave ni mogoče uporabiti.

Če je status priprave nejasen, preverite pri kuhinji ali točilnici.

17. Operativni primeri POS Lite

17.1. Rezervirana terasa POS Lite

Ob 18.00 je miza T4 rezervirana za 19.30.

Ob 18.15 pride spontana družba za eno pijačo.

Natakar preveri realen čas sprostitve in priprave mize.

Če časa ni dovolj, ponudi drugo mizo.

Ne izbriše rezervacije in ne spremeni termina brez dogovora.

17.2. Pica z razlikami POS Lite

Gost naroči dve normalni pici iste vrste.

Ena ima dodaten sir, druga je brez oliv.

Ustvarite dve postavki, ne količine dve.

Na vsaki izberite svoj modifikator.

Pred oddajo preberite obe vrstici z dodatki.

17.3. Večhodna večerja POS Extended

Gost izbere večhodni meni.

Prvi hod je pripravljen za takojšnjo pripravo.

Glavno jed zadržite na HOLD, če je to nastavljen postopek.

Ko gost konča predjed, natakar uporabi FIRE za naslednji hod.

Če gost želi zamik, o tem obvesti tudi kuhinjo po lokalnem pravilu.

17.4. Telefonski prevzem POS Standard

Klicatelj naroči dve jedi za prevzem ob 20.15.

Ustvarite telefonsko naročilo in vnesete predvideni prevzem.

V kontekstu preverite, da naročilo nima mize.

Ob prihodu kupca odprete pravo številko naročila, ne nove direktne prodaje.

17.5. QR zahteva za natakarja POS Extended

Gost po QR naročilu pošlje zahtevo za pomoč.

Natakar jo poišče v čakalni vrsti.

Potrdi številko mize in vsebino zahteve pri gostu.

Če doda artikel, preveri oznako QR in pravilno naročilo.

18. Referenčna matrika zaslonskih stanj POS Lite

18.1. Stanje nalaganja POS Lite

Ob nalaganju pregleda miz počakajte, da se prikažejo podatki.

Skeletni prikaz ni seznam prostih miz.

Ne izbirajte novega toka samo zato, ker kartice še niso vidne.

Če nalaganje ne mine, preverite povezavo po lokalnem postopku.

18.2. Prazen seznam miz POS Standard

Sporočilo »Ni nastavljenih miz« pomeni, da v enoti ni razpoložljivih miz.

Za prodajo uporabite ponujeno direktno prodajo.

Za telefonski prevzem uporabite telefonsko naročilo.

Ne uporabljajte izmišljene številke mize v opombi.

Vodja pozneje nastavi mize in prostore v ustreznem sklopu.

18.3. Izbira naročila na zasedeni mizi POS Standard

Dialog prikaže odprta naročila izbrane mize.

Preberite številko naročila in vsebino vsake družbe.

Izberite obstoječe naročilo za nadaljevanje iste družbe.

Izberite novo naročilo samo za dejansko ločeno družbo ali obisk.

Če je miza rezervirana, preverite tudi časovni kontekst rezervacije.

18.4. Prazni rezultati filtra POS Lite

Prazni rezultati ne dokazujejo, da v lokalu ni takih miz.

Lahko je izbran drug prostor.

Lahko je vključen preozek statusni filter.

Ponastavite status na **Vsi**.

Nato preverite še filter prostora.

18.5. Gumbi, ki so onemogočeni POS Lite

Onemogočen gumb pogosto pomeni, da se drugo dejanje še shranjuje.

Ne poskušajte istega opravila dokončati na drugi kartici.

Počakajte na uspeh ali napako.

Če se dejanje ne zaključi, ponovno preverite trenutno stanje naročila.

18.6. Vidna QR čakalna vrsta POS Extended

Čakalna vrsta pomeni, da je gost zahteval pomoč prek QR toka.

Ni samodejno novo naročilo.

Najprej preverite mizo in naročilo, na katero se zahteva nanaša.

Zahtevo obravnavajte kot signal za stik z gostom.

Po rešitvi preverite, da niste dodali postavke na drugo družbo.

19. Podrobne posledice dejanj POS Lite

19.1. Dodaj novo naročilo POS Lite

Ustvari ločeno odprto naročilo na isti mizi.

Novo naročilo ima svojo številko.

Poznejše postavke se dodajajo na trenutno izbrano številko.

Miza lahko ostane zasedena zaradi kateregakoli odprtega naročila.

Odločitev vpliva na poznejšo delitev in zaključek računa.

19.2. Začni rezervacijo POS Extended

Poveže dejanski prihod z rezerviranim mestom.

Ne doda nobenega artikla.

Ne ustvari računa.

Po začetku preverite, ali je treba odpreti novo naročilo.

Če je gost na napačni mizi, najprej razjasnite fizično posedanje.

19.3. Sprosti rezervacijo POS Extended

Odstrani časovno zadržanje mize po dovoljenem postopku.

Ne izbriše drugih odprtih naročil.

Uporabite jo po preklicu, no-showu ali potrjeni spremembi.

Pred sprostitvijo preverite ime in termin, da ne sprostite napačne rezervacije.

19.4. Dodaj artikel POS Lite

Poveča vsebino aktivnega naročila.

Lahko odpre konfiguracijo modifikatorjev ali velikosti.

Lahko vpliva na pripravo, porabo in kasnejši račun.

Ne spremeni samodejno drugih naročil iste mize.

19.5. Odstrani artikel POS Lite

Zmanjša vsebino odprtega naročila, kadar je dejanje dovoljeno.

Lahko zahteva dodatno operativno obvestilo pripravi.

Ne razveljavi že izdanega računa.

Po odstranitvi preverite skupno količino in morebitne spremljajoče postavke.

19.6. Premakni naročilo POS Lite

Spremeni mizo konteksta za izbrano naročilo.

Ne spremeni fizičnih miz drugih naročil.

Ne združi naročil na ciljni mizi.

Lahko spremeni prikaz stanja izvorne in ciljne mize.

19.7. Spoji naročili POS Lite

Prenese operativno vsebino v izbrano ciljno naročilo.

Zato pred potrditvijo izrecno preverite smer združitve.

Po spajanju nadaljujte na ciljni številki naročila.

Ne uporabljajte ga za premeščanje ene same postavke.

19.8. Razdeli naročilo POS Lite

Loči postavke ali količine za drugačno plačilo oziroma skupino.

Ne sme spremeniti celotne naročene količine.

Po delitvi preverite obe naročili posamično.

Če je sestavina priloge vezana na glavno postavko, ohranite povezavo pri pravem delu.

20. Robni primeri POS Lite

20.1. Gost zamenja mizo pred prvim naročilom POS Standard

Če naročilo še nima postavk, preverite, ali ga je bolje zapreti oziroma urediti po internem postopku.

Ne dodajajte prve postavke na staro mizo in šele nato ugotavljajte posledice.

Če obstaja rezervacija, preverite njen namen pred premikom.

20.2. Gost zamenja mizo po FIRE POS Standard

Premik naročila ne spremeni dejstva, da je hod lahko že v pripravi.

Kuhinjo obvestite o novi lokaciji, če to potrebuje za strežbo.

Na ciljni mizi preverite številko naročila pred dostavo jedi.

20.3. En artikel, dva načina priprave POS Lite

Uporabite dve vrstici.

Na prvi vnesite prve modifikatorje in opombo.

Na drugi vnesite druge modifikatorje in opombo.

Ne povečujte samo količine prve vrstice.

20.4. Gost želi plačati samo eno enoto vrstice POS Lite

Najprej preverite, ali tok podpira delitev količine.

Razdelite eno enoto na ločeno naročilo oziroma del plačila po dovoljenem postopku.

Ne spreminjajte količine iz dveh na ena, če bi s tem izgubili drugo naročeno enoto.

20.5. Ciljna miza ima drugo družbo POS Standard

Premik je možen le, če je jasno, katero naročilo se premika.

Ne spajajte naročil zaradi skupne mize.

Gostom pojasnite, da bosta naročili ostali ločeni.

20.6. Rezervacija čez menjavo izmene POS Extended

Odhajajoči natakar preda ime gosta, uro, mizo in posebne zahteve.

Prevzemnik preveri zapis v sistemu, ne le ustnega sporočila.

Ne spreminjajte termina na podlagi nepopolne predaje.

20.7. QR gost zahteva račun POS Extended

Najprej preverite, katero QR naročilo je aktivno.

Preverite morebitne postavke, ki jih je dodal natakar.

Nadaljujte po pravilih zaključevanja računa, ne z novo direktno prodajo.

21. Kratek preizkus usposobljenosti POS Lite

Opišite razliko med stanjem zasedena in rezervirana.

Pravilni odgovor: zasedena temelji na odprti strežbi, rezervirana na časovni rezervaciji.

Kaj naredite, ko najdete dve odprti naročili na isti mizi?

Pravilni odgovor: s podatki gosta izberete pravo naročilo, ne prvega na seznamu.

Ali lahko z opombo nadomestite modifikator?

Pravilni odgovor: ne, kadar obstaja strukturirana izbira.

Kaj pomeni HOLD?

Pravilni odgovor: zadržanje hoda pred pošiljanjem v pripravo, če je tok tako nastavljen.

Kaj preverite po prekinitvi povezave?

Pravilni odgovor: dejansko vsebino naročila pred ponovitvijo dodajanja.

Kdaj najprej razdelite in šele nato premaknete?

Pravilni odgovor: kadar se fizično preseli samo del družbe; najprej ločite nezaračunane postavke po gostu in nato preverite, katero naročilo oziroma gostov del se sme premakniti.

22. Katalog regij zaslona in vidnih stanj POS Lite

22.1. Pregled miz: zgornja vrstica POS Standard

Naslov **Pregled miz** potrjuje, da ste na operativnem pregledu in ne v posameznem naročilu.

Ikona mikrofona ob naslovu je glasovni ukaz za odpiranje mize, ne vnos artikla.

Glasovni ukaz lahko poišče številko ali del imena mize.

Če prepoznavanje ni podprto ali ukaz ni razumljen, uporabite običajno izbiro mize.

Gumb **Poišči mizo** odpre iskanje razpoložljive mize za termin, zato ga ne zamenjujte z iskanjem artikla.

Gumb **Telefonsko naročilo** odpre ločen obrazec za prevzem ali dostavo.

Direktna prodaja je vidna, kadar enota nima nastavljenih miz.

Zgornji gumbi so med shranjevanjem lahko onemogočeni.

Onemogočen gumb ni znak, da je zahteva propadla.

Počakajte na potrditev ali na vidno sporočilo o napaki.

22.2. Pregled miz: čakalne vrste in filtri POS Standard

Kartica **Klic natakarja** se pokaže samo, kadar obstaja nezaključena QR zahteva.

Oznaka števila na tej kartici pomeni število aktivnih zahtevkov, ne število odprtih naročil.

Pri zahtevi sta na voljo dejanje **Potrdi** in dejanje **Zaključi**.

Potrditev pomeni prevzem zahteve v obravnavo.

Zaključek uporabite šele po dejanskem stiku ali rešitvi zahteve.

Ne zaključite zahteve samo zato, ker je gost medtem naročil še eno pijačo.

Kartice aktivnih telefonskih naročil so ločene od kartic miz.

Na kartici telefonskega naročila sta lahko prikazana številka naročila in predvideni čas.

Pri dostavi je lahko viden naslov ter oznaka stanja dostave.

Končana ali preklicana dostava se ne šteje med aktivna telefonska naročila.

Filter prostora izbere prikaz **Vsi** ali posamezen prostor.

Izbrani prostor se lahko za napravo ohrani lokalno.

Če shranjeni prostor ne obstaja v trenutni enoti, se pogled vrne na **Vsi**.

To prepreči, da bi naprava po menjavi enote kazala prazen, a napačen pogled.

Statusni filtri so **Vse**, **Prosta**, **Zasedena**, **Delno zaračunana**, **Vse zaračunano** in **Rezervirana**.

Statusni filter nikoli ne spremeni mize, naročila ali računa.

22.3. Kartica mize: stalni podatki POS Standard

Glava kartice pokaže ime mize oziroma številko mize in njeno kapaciteto.

Kapaciteta je orientacijski podatek za razporeditev gostov.

Kapaciteta sama po sebi ne prepreči ustvarjanja naročila.

Oznaka vrste KDS je informacija za operativno usmerjanje priprave.

Vijolična oznaka **QR gost** pove, da je na mizi najmanj eno odprto QR naročilo.

Če sta QR naročili dve ali več, oznaka izpiše njihovo število.

Oznaka QR ne pomeni, da so vsa naročila mize QR naročila.

Opozorilni trikotnik DDV pomeni, da je za eno od odprtih naročil zaznano DDV neskladje.

Takšno opozorilo zahteva pregled pred odhodom na blagajno.

Pomen in odpravljanje DDV opozoril sta razložena v poglavju o blagajni in računih.

22.4. Kartica mize: barvni robovi POS Standard

Zeleni levi rob predstavlja prosto mizo.

Rdeči levi rob predstavlja zasedeno mizo.

Oranžni levi rob predstavlja delno zaračunano mizo.

Turkizen levi rob predstavlja mizo, na kateri so vse glavne postavke odprtih naročil že zaračunane.

Rumeni levi rob predstavlja rezervirano stanje, kadar ga ne preglasi odprta strežba.

Barvni rob je hiter znak, ne dokaz pravilnega fizičnega posedanja.

Če sta na mizi odprti dve naročili, kartica izpiše skupni znesek obeh.

Skupni znesek kartice ni povabilo k enemu skupnemu plačilu.

Pod zneskom kartica pove število ločenih naročil in število glavnih artiklov.

Podrejeni modifikatorji se ne štejejo kot samostojni glavni artikli v tem prikazu.

22.5. Kartica mize: posebna stanja POS Standard

Prazna odprta miza pomeni eno odprto naročilo brez postavk.

Na taki kartici sta vidna **Pregled mize** in **Zapri prazno mizo**.

Prazno naročilo lahko zaprete, kadar je res nastalo pomotoma in nima postavk.

Ne uporabljajte zapiranja prazne mize za brisanje naročila z že dodanimi artikli.

Pri delnem računu kartica pokaže razmerje zaračunanih glavnih postavk proti vsem glavnim postavkam.

Pokaže tudi ločeno vrednost že zaračunanega in še odprtega dela.

Pri vseh zaračunanih postavkah kartica pokaže oznako **Vse zaračunano**.

Odprto naročilo z vsemi zaračunanimi postavkami lahko še vedno zahteva operativno presojo pred novim obiskom.

Rezervacije na kartici so prikazane kot prihajajoče rezervacije.

Kartica prikaže največ prvi dve rezervaciji in nato morebitno oznako dodatnih rezervacij.

Pri rezervaciji so lahko vidni ime, datum, ura, telefon in operativna opomba.

Kontakta ne prebirajte na glas pred drugimi gosti.

Rdeče obvestilo **Naročila blokirana (rezervacija čez < 2h)** pomeni, da novih naročil na tej mizi ni dovoljeno začeti.

Blokada varuje prihodnjo rezervacijo in velja tudi v naročilu pri poskusu spreminjanja postavk.

22.6. Tlorisni prikaz POS Lite

Tloris se pokaže za prostor, ki ima nastavljene položaje miz.

Kartični prikaz ostane uporaben za prostor brez tlorisa.

Oblika mize na tlorisu izhaja iz nastavitve, na primer vodoravni ali navpični pravokotnik.

Položaj na tlorisu ne spremeni številke mize.

Klik na oznako tlorisa odpre isti pregled mize kot klik na kartico.

Tloris ne prikazuje gostov po imenih.

Tloris ne omogoča samodejnega spajanja miz ali naročil.

Če fizična postavitev odstopa od tlorisa, naj vodja popravi nastavitev po varnem postopku.

Med polno strežbo ne premikajte oznak samo zato, da bi zaslon približali trenutni postavitvi.

22.7. Dialog pregleda mize POS Standard

Klik **Pregled mize** odpre dialog z razdelkoma **Odprta naročila** in **Rezervacije**.

Vsako odprto naročilo ima svojo številko, izvor, število glavnih artiklov in znesek.

Beseda **Osebje** pomeni naročilo, ki ni označeno kot QR gost.

Klik konkretnega naročila odpre samo to naročilo.

Gumb **Dodaj naročilo (Walk-in)** ustvari novo, ločeno naročilo na izbrani mizi.

Ta gumb je onemogočen, kadar je miza blokirana za nova naročila.

Nova rezervacija je dosegljiva iz razdelka rezervacij, kadar je postopek na voljo.

Obstoječa rezervacija ima ikono za urejanje in ikono za sprostitev.

Ikona sprostitve odstrani rezervacijo, ne računa in ne naročila.

Gumb **Začni to rezervacijo** je viden v časovnem oknu ene ure pred začetkom.

Če na mizi že obstaja odprto naročilo, dialog opozori, da ga je treba prej zaključiti ali prestaviti.

23. Rezervacijski življenjski cikel v dejanski izmeni POS Extended

23.1. Vnos in čas POS Extended

Pri novi rezervaciji vnesite ime gosta, telefon, začetek in po potrebi e-pošto, opombe k stranki ter opombo rezervacije.

Čas se v obrazcu vnaša kot lokalni čas enote.

Sistem čas shrani tako, da je ob ponovnem odpiranju prikazan pravilno v časovnem pasu Europe/Ljubljana.

Preteklega začetka ni mogoče shraniti.

Če se prikaže sporočilo, da mora biti čas v prihodnosti, popravite datum in uro namesto da bi ustvarili drugo rezervacijo.

V obrazcu so vodilni in končni presledki v imenih ter kontaktih očiščeni.

To ne pomeni, da lahko vnesete nepopolno ime ali izmišljeno telefonsko številko.

Telefon ni obvezna zamenjava za ime gosta, ampak dopolnilni identifikator po politiki lokala.

Rezervacijska opomba je namenjena mizi, ne trajnemu profilu gosta.

Opombe k stranki so ločen podatek in jih uporabljajte le skladno z lokalnimi pravili zasebnosti.

23.2. Prepoznava znanega naročnika POS Extended

Po vnosu telefona lahko obrazec poišče znanega naročnika.

Najdeno ime, e-pošta in opombe se lahko predizpolnijo.

Pred shranjevanjem preverite, da telefon pripada osebi pred vami ali klicatelju.

Ne prevzemite samodejno alergijske opombe kot dokaz trenutne zahteve gosta.

Če preverjanje naročnika začasno ne uspe, obrazec prikaže možnost **Poskusi znova**.

Ponovite preverjanje iste številke šele, ko povezava ponovno deluje.

Napaka preverjanja naročnika sama po sebi ne spremeni že vpisanih podatkov.

Ne ustvarjajte podvojene rezervacije zgolj zato, ker samodejno iskanje ni uspelo.

23.3. Od načrtovane do blokirane mize POS Extended

Rezervacija je najprej načrtovan časovni zapis na izbrani mizi.

V kartičnem pogledu je označena kot prihajajoča rezervacija.

Ko je začetek dovolj blizu, miza lahko preide v varovalno blokado za nova naročila.

V trenutni izvedbi je opozorilo za blokado vezano na prihod rezervacije v manj kot dveh urah.

To ni isto kot gumb za začetek rezervacije, ki se ponudi eno uro pred začetkom.

Različni okni služita različnima odločitvama.

Dvourno okno preprečuje nov, časovno tvegan obisk.

Enourno okno osebju omogoča začetek pravega rezerviranega obiska.

Če je ob začetku na mizi drugo naročilo, ne poskušajte začeti rezervacije preko opozorila.

Najprej z vodjo določite, ali se prejšnja družba zaključi ali se njeno naročilo prestavi.

23.4. Prihod gosta POS Extended

Gostov prihod preverite po imenu, času in mizi.

Če gost pove drugo ime spremljevalca, preverite termin, preden rezervacijo spremenite.

V ustreznem enournem oknu izberite **Začni to rezervacijo**.

Dejanje ustvari naročilo, povezano z izbrano mizo in rezervacijo.

Začetek rezervacije sam ne doda hrane, pijače ali računa.

Po prehodu v naročilo preverite naslov naročila in šele nato začnite dodajati artikle.

Če družba sedi pri drugi mizi, ne začnite naročila na prvotno rezervirani mizi samo zato, da bi ohranili ime.

Najprej z vodjo rešite spremembo sedeža ter morebitno naslednjo rezervacijo.

23.5. Zamuda in no-show POS Extended

Zamuda ni samodejni preklic rezervacije.

Zadržanje mize je poslovna odločitev, ki sledi dogovoru z gostom in pravilom lokala.

V opombo vnesite le operativno bistvo dogovora, če ga lokalni proces zahteva.

Če gost odpove, uporabite dejanje za sprostitev rezervacije.

Pred sprostitvijo ponovno preberite ime in uro, ker ima miza lahko več rezervacij.

Sprostitev napačne rezervacije lahko odpre mizo za druge goste v napačnem terminu.

No-show evidentirajte po lokalnem postopku vodje.

V prikazanem toku no-show ni gumb za izdelavo lažnega naročila.

No-show ne ustvari samodejnega računa.

Ara, strošek odpovedi in vračilo se obravnavajo v postopku plačil, ne s postavko na izmišljeni mizi.

23.6. Urejanje in preklic POS Extended

Urejanje rezervacije se začne z ikono svinčnika na pravi rezervaciji.

Spremenite samo podatek, ki je potrjeno drugačen.

Če se spremeni ura, še enkrat preverite mizo in morebitna sosednja časovna okna.

Če se spremeni telefon, počakajte na rezultat iskanja in preverite, ali se je predizpolnil drug naročnik.

Če se spremeni samo opomba, ne spreminjajte termina po nepotrebnem.

Sprostitev rezervacije je primerna pri potrjenem preklicu, no-showu po politiki ali potrjeni preselitvi.

Ne ustvarite nove rezervacije z praznimi podatki kot nadomestek za preklic.

Po uspešni spremembi ali sprostitvi osvežite mentalni pregled kartice mize.

24. Izvori naročil in sled konteksta POS Lite

24.1. Naročilo na mizi POS Standard

Naročilo na mizi nastane iz izbire mize in dejanja za dodajanje naročila.

Njegov kontekst vključuje mizo, po potrebi prostor in številko naročila.

Uporabite ga za sedečo strežbo, tudi kadar gost plača šele kasneje.

Naročilo na mizi ni nujno edino naročilo te mize.

Ločeni družbi za isto fizično mizo ohranite kot ločeni naročili.

Na kartici je zato skupni seštevek informativen, ne skupen račun.

Za rezerviranega gosta začnite naročilo prek ustrezne rezervacije, kadar je gumb na voljo.

24.2. Neposredna prodaja POS Lite

Neposredna prodaja nima mizaId in ne vpliva na status nobene mize.

Primerna je za espresso pri pultu, malico za s seboj ali enkratni nakup brez posedanja.

Če že obstaja odprto neposredno naročilo, sistem nadaljuje z njim namesto da bi samodejno ustvaril drugo.

Pred dodajanjem preverite, da naslov naročila res nima številke mize.

Ne odprite neposredne prodaje za gosta, ki sedi za mizo, samo zato, ker je hitrejša.

Takšna napaka razbije povezavo med strežbo, mizo in poznejšim pregledom.

24.3. Telefonski prevzem POS Standard

Telefonsko naročilo zahteva ime in telefonsko številko naročnika.

Pri načinu **Prevzem** vnesete podatke brez dodelitve mize.

Telefon se po šestih ali več številkah lahko uporabi za iskanje znanega naročnika.

Ob najdenem naročniku preverite predizpolnjeno ime.

Čas prevzema se po ustvarjanju uredi v samem naročilu z dejanjem **Uredi čas**.

Ročno nastavljen čas ostane ob spremembi postavk.

Dejanje **Samodejno** odstrani ročno nastavitev in vrne samodejni izračun, kadar je na voljo.

Ob prihodu kupca poiščite aktivno telefonsko naročilo po imenu in številki.

Ne ustvarite nove neposredne prodaje za iste že naročene artikle.

24.4. Telefonska dostava POS Extended

Pri načinu **Dostava** je naselje obvezno.

Za znanega naročnika lahko izberete shranjeni naslov z aktivnim naseljem.

Za nov naslov vnesete ulico, hišno številko, po potrebi vhod, nadstropje in navodilo.

Izbrani shranjeni naslov se ne ureja neposredno v obrazcu naročila.

Predogled dostave lahko pokaže storitev, ceno in predvideni čas vožnje.

Če predogleda ni mogoče naložiti, je naslov še vedno mogoče vnesti.

Napaka predogleda ni dovoljenje za ugibanje cene ali naselja.

Po ustvarjanju se v naročilu prikaže dostavni naslov in panel stanja dostave.

Statusi dostave so **Prejeto**, **Potrjeno**, **V pripravi**, **Pripravljeno**, **Prevzel kurir**, **Dostavljeno** in **Preklicano**.

Ko je dostava dostavljena ali preklicana, ni več aktivna v telefonskem seznamu.

24.5. QR gost POS Extended

QR naročilo ima sled izvora **QR gost**.

QR oznaka ostane vidna v pregledu in v kontekstu naročila.

Osebje mora pred posegom preveriti številko mize in številko QR naročila.

QR zahteva natakarja ni nova postavka in ni samodejni dodatek k naročilu.

Najprej zahtevo potrdite, nato pri gostu ugotovite, ali želi spremembo, račun ali pomoč.

Če osebje doda artikel, ga doda v pravilno odprto naročilo po potrditvi z gostom.

Ne prenašajte QR izvora v opombo ali v ime artikla.

24.6. Primerjalna presoja POS Lite

Za gostjo, ki čaka pri vitrini na rogljiček, uporabite neposredno prodajo.

Za par, ki sedi pri oknu, uporabite naročilo na določeni mizi.

Za klic za dve pici ob 18.30 uporabite telefonski prevzem.

Za klic z naslovom in kurirjem uporabite telefonsko dostavo.

Za naročilo oddano s kodo na mizi uporabite obstoječi QR kontekst.

Če vir ni jasen, se ustavite in preverite, kako je naročilo nastalo.

Ne spreminjajte vira z ustvarjanjem nadomestnega naročila.

25. Naročilo: regije, urejanje in meje POS Lite

25.1. Kontekstna vrstica POS Lite

Kontekstna vrstica naročila prikazuje prostor, mizo, številko naročila in po potrebi QR oznako.

Pri dostavi lahko ista vrstica prikazuje predvideni čas dostave.

Ta vrstica je prva kontrolna točka pred vsakim dodajanjem artikla.

Pri mobilnem prikazu se povzetek pokaže kot ločen blok nad seznamom.

Telefon in dostavni naslov sta prikazana samo v telefonskem kontekstu.

Odsotnost mize pri telefonskem naročilu je pričakovana.

Telefon je operativni kontakt in ni nadomestek za številko naročila.

25.2. Seznam postavk POS Lite

Seznam najprej prikazuje nezaračunane postavke.

Zaračunana postavka je vizualno utišana, prečrtana in označena kot **zaračunano**.

Če je pri zaračunani postavki vidna številka računa, jo lahko odprete za pregled.

Zaračunane vrstice ne urejajte z gumbi za količino, opombo ali odstranitev.

Za račun sledite postopku računov, stornov ali vračil iz ustreznega poglavja.

Glavna postavka je samostojna vrstica naročila.

Strukturirani modifikatorji in dodatki so lahko prikazani pod povezano glavno postavko.

Pri pregledu vedno preberite glavno vrstico in njene podvrstice skupaj.

25.3. Količina POS Lite

Minus zmanjša količino nezaračunane postavke.

Če količina doseže nič ali manj, tok odstrani postavko namesto da bi pustil ničelno vrstico.

Plus poveča količino iste postavke.

Količino spreminjajte samo, kadar imajo vse enote enako pripravo, ceno in pripis gosta.

Dve limonadi brez ledu sta lahko količina dve.

Ena limonada brez ledu in ena z ledom morata biti ločeni postavki.

Med shranjevanjem postavke so njeni gumbi onemogočeni.

Začasna optimistična vrstica nosi oznako **Shranjujem…**.

Ne klikajte plusa, minusa ali koša na začasni vrstici.

25.4. Opomba in glasovni vnos POS Lite

Svinčnik na nezaračunani postavki odpre tipkovniški vnos opombe.

Križec ob že prikazani opombi jo izbriše z iste postavke.

Mikrofon na postavki doda prepoznano besedilo obstoječi opombi.

Če mikrofon pokaže napako, opombo raje vnesite s tipkovnico.

Glasovni vnos menija je ločena funkcija od mikrofona posamezne postavke.

Prepoznan govor pred potrditvijo primerjajte z dejansko željo gosta.

Opomba naj ne podvaja izbire, ki jo že beleži modifikator.

25.5. Popust in To Go POS Lite

Ikona odstotka na nezaračunani postavki odpre vnos popusta.

Popust se nanaša na izbrano postavko, zato pred potrditvijo preverite njeno ime in količino.

Prvotna cena je pri popustu lahko prikazana prečrtano.

Spremenjena cena postavke ni razlog za prepisovanje cene v opombo.

Če artikel podpira To Go in naročilo ni dostava, je vidna ikona vrečke.

Ikona vključi ali odstrani To Go embalažo na tej postavki.

To Go lahko vpliva na DDV opozorilo pri starejših stopnjah.

Če opozorilo zahteva odstranitev in ponovno dodajanje, ne popravljajte DDV ročno na vrstici.

Dostavni postavki To Go ikone ne uporabljajte kot nadomestek za dostavni kontekst.

25.6. Uvoz iz računa POS Lite

Odprto naročilo lahko ponudi dejanje **Uvozi iz računa**.

Najprej poiščete arhivirani račun po številki ali datumu.

Nato izberete aktivne artikle in njihove količine za dodajanje v trenutno naročilo.

Neaktiven artikel je v izboru označen kot neaktiven in ga ni mogoče uvoziti.

Količino za uvoz zmanjšate najmanj na ena; izključitev je ločeno dejanje s potrditvenim poljem.

Gumb za uvoz je onemogočen, če so vsi kandidati izključeni ali neaktivni.

Uvoz ustvari nove postavke v aktivnem naročilu.

Uvoz ne spremeni izvornega arhiviranega računa.

Pred uvozom primerjajte razlog ponovitve naročila z gostom.

26. Modifikatorji, pice in večhodni meni v kombinaciji POS Extended

26.1. Splošne skupine modifikatorjev POS Extended

Artikel z vsaj eno modifikatorsko skupino odpre dialog pred dodajanjem.

Obvezna skupina je označena z zvezdico.

Gumb **Potrdi** ostane onemogočen, dokler niso izpolnjene obvezne izbire.

Skupina z največ eno izbiro deluje kot izbira ene možnosti.

Izbira druge možnosti v taki skupini nadomesti prejšnjo izbiro.

Skupina z več izbirami ne dovoli več izbir od nastavljenega maksimuma.

Ko je maksimum dosežen, dodatni klik ne doda nove izbire.

Privzeti modifikatorji so lahko že označeni.

Privzeto izbiro preberite, ker je lahko napačna za konkretnega gosta.

Doplačilo izbranih modifikatorjev se pokaže v seštevku dialoga.

26.2. Naknadne izbirne možnosti POS Extended

Gumb **Opcije** je namenjen naknadnemu urejanju izbirnih, ne obveznih skupin na obstoječi postavki.

Dialog ob odprtju prednaloži trenutno izbrane izbirne modifikatorje.

Potrditev shrani celoten izbor izbirnih skupin v obsegu artikla.

Prazna izbira v skupini lahko pomeni, da se ta izbirna skupina na postavki počisti.

Zato pred potrditvijo preverite tudi možnosti, ki ste jih namenoma odkljukali.

Opcije niso pot za spreminjanje obvezne osnovne konfiguracije po dejstvu.

Če potrebujete drugo osnovno pripravo, presodite, ali je pravilna odstranitev in novo dodajanje po pravilih priprave.

Ne spreminjajte modifikatorjev z besedilom v opombi, kadar obstaja struktura.

26.3. Pica POS Extended

Pica lahko ponudi velikosti mala, normalna in družinska, vendar le kadar so velikosti aktivno nastavljene.

Če je aktivnih več velikosti, se velikost izbere v dialogu.

Dialog pri velikosti prikazuje premer in ceno izbrane velikosti.

Če je aktivna normalna velikost, je prednastavljena; sicer se uporabi prva aktivna velikost.

Cena happy hour se lahko razlikuje po velikosti.

Pred potrditvijo preberite prikazano ceno in ne predvidevajte, da je vsaka velikost sorazmerna.

Pizza dialog razvršča aktivne možnosti v skupine **Dodatki**, **Brez** in **Razrez**, kadar so tako poimenovane.

Dodatek lahko poveča ceno.

Izločitev sestavine spremeni pripravo, ne nujno cene.

Razrez je pripravljalno navodilo, ne naročilo druge pice.

26.4. Pica in količina POS Extended

Ena mala vegetarijanska brez gob in ena družinska z dodatnim sirom sta dve ločeni postavki.

Za njiju ne uporabite količine dve, četudi je osnovni naziv enak.

Dve enaki normalni margariti z enakim razrezom sta lahko ena postavka s količino dve.

Če gost po potrditvi spremeni samo eno od dveh enakih pic, najprej preverite, ali jo je treba ločiti v samostojno postavko.

Ne zmanjšajte količine na ena brez sledljivega postopka za drugo pico.

Če je pica že v pripravi, najprej obvestite pripravljalno postajo.

26.5. Večhodni meni POS Extended

Klik konfiguriranega večhodnega artikla odpre dialog večhodnega menija.

Fiksni meni sam izbere vse zahtevane neinformativne hode.

Izbirni meni zahteva natanko nastavljeno število hodov.

Informativni hod je označen kot samodejno vključen in ni samostojna izbira hrane.

Za vsak izbran neinformativni hod izberite dovoljeno jed.

Vino izberite samo, kadar ga hod zahteva ali ga ponuja kot neobvezno izbiro.

V obveznem vinskem hodu prazna izbira ni veljavna.

V neobveznem vinskem hodu pomeni **Brez vina**, da vino ni izbrano.

Opomba v dialogu velja za večhodni meni in naj bo kratka ter izvedljiva.

Validacijsko sporočilo odpravi manjkajočo izbiro; ne zapirajte dialoga in ne ustvarjajte navadnih artiklov kot obvod.

26.6. Večhodni meni in KDS POS Extended

Večhodni meni doda povezane izbire v naročilo in priprava jih lahko obravnava po hodih.

Naslednji hod se v naročilu pokaže kot vijolično dejanje **Sprosti n. hod**, kadar je upravičen.

Sprostitev ima idempotentni ključ, vendar je vseeno ne klikajte večkrat.

Po uspehu se naročilo osveži in pokaže sporočilo o sproščenem hodu.

Če sprostitev ne uspe, osvežite naročilo in šele nato poskusite znova.

Hoda ne morete varno »vzeti nazaj« samo z zaprtjem dialoga.

Vrstni red hoda preverite tudi kadar je miza medtem prestavljena.

Premik mize ne spremeni že poslane priprave.

27. Gostje, delni račun, spajanje in premik POS Lite

27.1. Pripis po gostih POS Lite

Naročilo za mizo lahko uporablja pripis nezaračunanih postavk po gostih.

Dejanje **+ Dodaj gosta** najprej ob obstoječih postavkah ustvari Gost 1 in obstoječe nezaračunane postavke pripiše njemu.

Nato izbere Gost 2 za nadaljnje dodajanje.

Značke **Skupaj**, **Gost 1**, **Gost 2** in naslednji gost določajo pogled ter prejemnika novih postavk.

Gumb na postavki z oznako G1, G2 ali pomišljajem postavko ciklično pripiše drugemu gostu ali skupnemu delu.

Ta pripis velja le za nezaračunano postavko.

Zaračunane postavke niso material za prepisovanje med gosti.

Naslednjega gosta lahko dodate, ko prejšnji zadnji gost že ima vsaj eno postavko.

To preprečuje prazne številke gostov v delovnem pogledu.

27.2. Delni račun POS Lite

Pri izbranem gostu se prikaz in seštevek nanašata na njegove nezaračunane postavke.

Gumb **Na blagajno** posreduje izbranega gosta v blagajniški tok, kadar je izbran gost in ima postavke.

Pri pogledu **Skupaj** blagajna prejme nezaračunani skupni del.

Po delnem plačilu se zaračunane vrstice ne smejo ponovno dodajati v delež drugega gosta.

Preostale nezaračunane postavke ostanejo operativno odprte.

Kartica mize lahko zato postane oranžna oziroma delno zaračunana.

Pred naslednjim plačilom preverite, ali gledate Gosta 1, Gosta 2 ali Skupaj.

Delni račun ni enako kot ustvarjanje novega naročila.

Uporabljajte pripis po gostih za razdelitev plačila znotraj iste strežbe, kadar to ustreza dogovoru.

27.3. Kaj delitev ne pomeni POS Lite

Trenutni prikaz nima gumba z imenom **Razdeli naročilo** za poljubno prenašanje vrstic v novo naročilo.

Ne učite osebja, da tak gumb obstaja.

Za individualno plačilo uporabite prikaz in pripis po gostih ter blagajniški tok.

Za fizično ločeni družbi že ob začetku ustvarite ločeni naročili na isti mizi.

Če morate popraviti napačen pripis gosta, uporabite značko gosta na nezaračunani pravi postavki.

Ne zmanjšujte količine kot nadomestek za delitev ene enote brez preverjenega plačilnega postopka.

Za posledice računa glejte poglavje o zaključevanju in plačilih.

27.4. Spajanje naročil POS Lite

Gumb **Združi naročili** je viden samo, kadar obstaja drugo odprto naročilo na isti mizi.

Dialog pove, da v trenutno odprto naročilo prenesete drugo izbrano naročilo.

Smer je pomembna: izberete izvorno naročilo, trenutno naročilo pa je cilj.

Prenesejo se vse nezaračunane postavke iz izbranega izvornega naročila.

Zaračunane postavke niso predmet prenosa.

Zato pred spajanjem preverite, ali imata naročili že delne račune.

Spajanje ni orodje za prenos ene same postavke.

Spajanje ni orodje za združitev naročil z različnih miz.

Po uspehu nadaljujte na številki trenutnega ciljnega naročila.

27.5. Premik naročila POS Lite

Gumb **Prestavi na mizo** je namenjen naročilu na mizi, ne telefonskemu naročilu.

V dialogu so prikazane le proste mize, ki niso trenutna miza in niso blokirane za nova naročila.

Dialog prikaže ime oziroma številko mize, prostor in kapaciteto cilja.

Ne morete ga uporabiti za zasedeno ciljno mizo, ker taka miza ni na seznamu.

Ne morete ga uporabiti za blokirano mizo z bližnjo rezervacijo.

Izberite **Prestavi** šele po potrditvi fizične preselitve celotnega konteksta naročila.

Po uspehu sistem pokaže ime ciljne mize.

Nato preverite kontekstno vrstico, prostor in številko naročila.

Premik naročila ne združi ciljne mize z drugimi naročili, saj so cilji v tem dialogu prosti.

27.6. Kombinirane omejitve POS Lite

Telefonskega naročila ne premikajte na mizo z gumbom za prestavitev.

Za dostavo ne uporabljajte pripisa gostov kot nadomestek za več naslovov.

QR naročilo združujte samo po jasni potrditvi, da gre za isti logični obisk na isti mizi.

Naročila z zaračunanimi postavkami pred spajanjem preglejte vrstico po vrstico.

Premik po sprostitvi hoda zahteva obvestilo osebju, ki jed prinese na mizo.

Pri prihajajoči rezervaciji je spreminjanje postavk blokirano; ne iščite obvoda z drugo napravo.

28. Sočasnost, zastarel odgovor in obnovitev POS Lite

28.1. Dve napravi, ena miza POS Standard

Dva natakarja lahko vidita isto mizo in isto odprto naročilo.

Prikaz na eni napravi ni dokaz, da druga naprava ni pravkar shranila spremembe.

Pred kritičnim posegom primerjajte številko naročila, postavke in zaračunani del.

Dogovorite se, kdo ureja gosta, popust, spajanje ali odhod na blagajno.

Pri več naročilih na isti mizi ne predpostavljajte, da sodelavec dela na istem.

Povejte številko naročila, ne samo številke mize.

28.2. Optimistična postavka POS Lite

Pri enostavnem dodajanju se lahko nova postavka pokaže takoj kot začasna vrstica.

Oznaka **Shranjujem…** pomeni, da strežnik še ni potrdil postavke.

Po uspehu začasno vrstico zamenja strežniška različica s pravilnim ID, DDV in morebitno happy-hour ceno.

Med tem ne odstranjujte ali spreminjajte iste začasne vrstice.

Naslednji drugačen artikel lahko izberete, vendar spremljajte vrstni seznam.

Če je bil prvi klik nezanesljiv, ne klikajte istega artikla samodejno še enkrat.

28.3. Odgovor 409 POS Lite

Odgovor konflikta 409 lahko pomeni, da je naročilo medtem zaprto ali da ni dovolj razpoložljivih porcij.

Sistem pri takem odgovoru povrne optimistično spremembo in osveži naročilo, aktivna naročila ter razpoložljivost pripravljene hrane.

Preberite besedilo opozorila.

Če pravi, da račun že obstaja oziroma je naročilo zaprto, ne poskušajte dodajati na stari zaslon.

Če pravi, da ni dovolj porcij, ne zamenjajte artikla brez potrditve gosta.

Po osvežitvi preverite dejanski seznam postavk.

Šele nato ponudite alternativo ali nadaljujte v pravilnem odprtem naročilu.

28.4. Neuspešno shranjevanje POS Lite

Če dodajanje artikla ni uspelo iz drugega razloga, sistem pokaže napako in odstrani neuspešno začasno postavko.

Če odstranjevanje, sprememba količine ali shranjevanje opombe ne uspe, ostanite pri prikazanem potrjenem stanju.

Ne sklepajte, da je lokalna sprememba uspela samo zato, ker ste kliknili gumb.

Pri napaki združevanja preverite, ali je drugo naročilo še odprto in na isti mizi.

Pri napaki premika ponovno preverite, ali je cilj še prosta in neblokirana miza.

Pri napaki sproščanja hoda najprej osvežite naročilo.

Pri napaki telefonskega obrazca preberite vidno besedilo v obrazcu, ker strežnik lahko vrne konkretnejši razlog.

28.5. Počasna povezava in zapiranje strani POS Lite

Med nalaganjem podatkov pregleda miz so prikazani skeleti.

Skeleti niso prazne mize in niso dovoljenje za neposredno prodajo.

Med shranjevanjem obrazca ne zaprite dialoga in ga znova ne odprite kot način ponavljanja zahteve.

Prazno odprto naročilo se ob odhodu z zaslona poskuša preklicati.

To ne velja kot način brisanja naročila z artikli.

Če naprava odpove, na drugi pooblaščeni napravi poiščite isto številko naročila.

Preden ponovno dodate artikel, primerjajte ime, količino, opombo, modifikatorje in znesek.

28.6. Stale prikaz po blagajni POS Lite

Blagajna lahko med delom natakarja spremeni status postavk.

Če je vrstica po osvežitvi prečrtana kot zaračunana, je ne poskušajte popravljati v naročilu.

Če naročilo po odgovoru 409 izgine iz aktivnega seznama, poiščite račun v evidenci računov.

Ne ustvarite novega naročila samo zato, da bi dosegli enak znesek.

Če se prikaz kartice mize razlikuje od naročila, najprej osvežite obe ravni in primerjajte številko naročila.

Poročajte vodji o trajnem neskladju s številko naročila, časom in opisom, ne z ugibanjem vzroka.

29. Zaključna navzkrižna kontrola POS Lite

Pred menjavo izmene predajte številke odprtih naročil, ne samo opis miz.

Predajte tudi bližnje rezervacije, njihova časovna okna in dogovorjene zamude.

Predajte dostave z aktualnim statusom in predvidenim časom.

Predajte odprte večhodne menije z informacijo, kateri hod je naslednji.

Predajte delno zaračunana naročila z jasnim razlikovanjem plačanega in odprtega dela.

Podrobnosti izdaje računa, plačilnih metod, stornov in vračil preverite v poglavju o blagajni.

Podrobnosti KDS priprave in postaj preverite v poglavju o kuhinji.

Podrobnosti zalog, normativov in razpoložljivosti artiklov preverite v poglavju o zalogah in artiklih.

Podrobnosti nastavitev miz, prostorov, QR oznak in pravic preverite v poglavju o nastavitvah.

To poglavje uporabljajte kot operativno navodilo za pravilno izbiro konteksta, ne kot nadomestek za lokalna pooblastila.

Pravilni odgovor: ko se presede le del družbe.

30. Upravljanje rezervacij v POS-u POS Extended

Rezervacije miz so notranji POS-postopek. Program v pregledani izvedbi nima javnega spletnega obrazca, javnega API-ja za rezervacije ali samopostrežnega potrjevanja za gosta. Gostu zato ne obljubljajte internetne rezervacije kot funkcije tega POS-a; uporabite odobren notranji kanal in rezervacijo vnesite v POS.

30.1. Iskanje in pregled POS Extended

Na strani **Rezervacije miz** lahko pooblaščeni uporabnik:

- omeji pregled na obdobje od in do;
- izbere poslovno enoto;
- prikaže samo aktivne rezervacije ali vse statuse;
- poišče po imenu stranke, telefonu, mizi ali opombi;
- razvrsti rezultate po začetku rezervacije.

Pred delom preverite, da sta datum in enota pravilna. Uporabniški datumi v navodilih in na izpisih tega priročnika so vedno v obliki **dd.mm.yyyy**. Če se rezervacija ne prikaže, najprej razširite obdobje in preverite filter enote; ne ustvarjajte duplikata.

30.2. Nova rezervacija POS Extended

1. Izberite **Nova rezervacija**.
2. Odprite preverjanje razpoložljivosti miz.
3. Izberite mizo in termin, ki nista v konfliktu.

4. Vnesite ime stranke, telefon, začetek in opombo samo v obsegu, potrebnem za izvedbo rezervacije.
5. Pred shranjevanjem preverite mizo, termin in enoto.
6. Po shranjevanju preverite, da je rezervacija vidna med aktivnimi.

Konflikt z drugo rezervacijo ali nedosegljiva miza je razlog za spremembo termina oziroma izbiro druge mize, ne za obhod opozorila.

30.3. Sprememba, preklic in samodejna sprostitev POS Extended

Pri spremembi odprite obstoječo rezervacijo, popravite samo potrebna polja in preverite nov termin. Pri preklicu uporabite ukaz za sprostitev oziroma preklic in počakajte na potrditveno obvestilo. Ne brišite rezervacije neposredno iz drugih evidenc.

Po poteku rezervacijskega okna lahko strežniški razporejevalnik rezervacijo sprosti. Sprostitev pomeni, da miza ni več varovana zaradi te rezervacije; ne pomeni, da je gost prišel ali da je bilo naročilo ustvarjeno.

30.4. Zgodovina rezervacije POS Extended

Pri rezervaciji uporabite **Zgodovina rezervacije**, kadar morate preveriti, kdo in kdaj je povzročil spremembo. Zgodovina prikazuje dogodke:

- **ustvarjena**,
- **spremenjena**,
- **sproščena**,
- **odstranjena**,

ter čas, uporabniški identifikator in podatke dogodka, če so na voljo. Zgodovina je revizijski dokaz in je ne popravljajte z novo rezervacijo. Če se podatki rezervacije in zgodovine ne ujemajo, zabeležite ID rezervacije, mizo, čas in prijavljenega uporabnika ter primer predajte administratorju.

31. Večhodni obrok in sproščanje hodov POS Extended

Pri večhodnem naročilu natakar ne sprosti vseh hodov samodejno. Pred oddajo preveri zaporedje hodov, postavke vsakega hoda in morebitne opombe za pripravo.

HOLD pomeni, da hod ostane zadržan in se ne sprosti v pripravo. **FIRE** pomeni, da se izbrani hod sprosti v pripravo; preverite, da je sproščen pravi hod in prava postaja. Po sprostitvi preverite stanje naročila oziroma KDS.

Če gost spremeni vrstni red:

1. ustavite naslednje sproščanje;
2. preverite, kateri hod je že oddan ali v pripravi;
3. spremenite samo še dovoljene postavke;
4. kuhinji oziroma točilnici posredujte identifikator naročila in spremembo;
5. ne oddajajte istega hoda ponovno, če je že v KDS.

Pri nejasnem stanju uporabite zgodovino oziroma stanje naročila in ne rešujte težave z drugo, podvojeno postavko.

32. Omejitve spletnih funkcij POS Lite

Notranja rezervacija mize ni internetna rezervacija. V tej različici niso implementirani:

- javni spletni obrazec za rezervacijo,
- spletni nakup ali spletna izdaja darilnega bona,
- Stripe Checkout, PaymentIntent ali Stripe webhook za plačilo.

POS lahko uporablja notranje rezervacije, POS-izdajo oziroma unovčenje bonov in podprte terminalske načine plačila, vendar teh tokov ne predstavljajte kot spletne storitve. Če uporabnik zahteva eno od navedenih funkcij, zahtevo predajte odgovorni osebi za produkt oziroma integracije in ne ustvarjajte ročnega nadomestnega zapisa, ki bi bil videti kot spletna potrditev.

DEL IV

Meni, artikli, normativi in alergeni

V tem delu so zbrani preverjeni postopki in reševanje napak za navedeno področje.

4. Meni, artikli, normativi in alergeni POS Lite

1. Namen in odgovornost POS Lite

To poglavje je namenjeno pooblaščenim osebam, ki urejajo ponudbo.

Spremembe menija vplivajo na prodajo, pripravo, zaloge in podatke za gosta.

Urejajte jih izven največje obremenitve, kadar je mogoče.

1.1. Predpogoji POS Lite

Za urejanje potrebujete ustrezno vlogo v izbrani enoti.

Pred spremembo preverite, da ste v pravilnem podjetju in enoti.

Pripravite potrjeno ime, ceno, DDV, kategorijo in podatke o sestavi.

Za normativ pripravite vhodne artikle in njihove količine.

Za alergene pripravite zanesljiv vir podatkov proizvajalca ali recepture.

1.2. Osnovni pojmi POS Lite

Prodajni artikel je izdelek ali storitev, ki jo osebje izbere v naročilu.

Nabavni artikel je vhodna sestavina oziroma artikel za nabavo in zalogo.

Normativ določa vhodne artikle in količine za en artikel.

Kategorija združuje artikle na prodajnem zaslonu.

Modifikator je dovoljena izbira ob glavni postavki.

Alergen je podatek o prisotnosti ali sledi alergene snovi.

2. Kategorije POS Lite

2.1. Namen kategorij POS Lite

Kategorije pomagajo osebju hitro najti prodajni artikel.

Tip kategorije lahko loči hrano, pijačo in neopredeljeno ponudbo.

Kategorija ni nadomestek za pravilno vrsto artikla.

2.2. Ustvarjanje kategorije POS Lite

1. Odprite **Upravljanje menija**.
2. V sklopu **Kategorije** izberite ustvarjanje nove kategorije.
3. Vnesite jasno, kratko ime.
4. Izberite ustrezen tip kategorije.
5. Nastavite vrstni red, če je na voljo.
6. Shranite.

Imena kategorij naj bodo razumljiva osebju na prodajnem zaslonu.

Ne ustvarjajte dveh kategorij z enakim poslovnim namenom.

2.3. Urejanje kategorije POS Lite

Pred preimenovanjem preverite artikle, ki ji pripadajo.

Sprememba imena ne popravi napačne vrste artikla.

Kategorije ne brišite, dokler vsebuje aktivne artikle.

Najprej artikle premišljeno prerazporedite.

3. Pravila prodajnih in nabavnih artiklov POS Lite

3.1. Prodajni artikel POS Lite

Prodajni artikel potrebuje ime za prodajo.

Potrebuje prodajno kategorijo.

Potrebuje ceno in davčne podatke skladno z nastavitvijo.

Lahko ima modifikatorje, velikosti in normativ.

Aktiven prodajni artikel je na voljo pri ustvarjanju naročila.

3.2. Nabavni artikel POS Lite

Nabavni artikel se uporablja kot sestavina normativa oziroma v zalogovnem toku.

Uporabite zanj ime za nabavo in ustrezno enoto mere.

Čisti nabavni artikel ni namenjen neposredni izbiri pri prodaji.

Zato ne potrebuje prodajne kategorije za strežbo.

Ne ustvarjajte nabavne sestavine kot prodajnega artikla samo zaradi vnosa normativa.

3.3. Prodaja in nabava na istem artiklu POS Lite

Artikel je lahko nastavljen glede na poslovno potrebo in pravila sistema.

Pred spremembo vrste preverite obstoječe normative in prodajo.

Če artikel prodajate kot samostojno blago, naj to ustreza njegovemu dejanskemu toku.

Ne spreminjajte vrste na podlagi imena artikla.

Odločitev naj temelji na prodajni rabi, zalogah in recepturi.

3.4. Neaktivnost POS Lite

Neaktiven prodajni artikel ni namenjen novi prodaji.

Neaktivnost je praviloma varnejša od brisanja artikla z zgodovino.

Pred izklopom preverite odprta naročila in sezonsko ponudbo.

Neaktivnega artikla ne izberite kot sestavino brez preverjanja njegove vloge.

4. Ustvarjanje in urejanje artikla POS Lite

4.1. Nov prodajni artikel POS Lite

1. Odprite **Upravljanje menija**.
2. Izberite dodajanje artikla.
3. Vnesite natančno ime za prodajo.
4. Označite, da je artikel prodajni.
5. Izberite kategorijo.
6. Nastavite ceno in davčne podatke.
7. Izberite vrsto artikla, kadar jo obrazec zahteva.
8. Dodajte modifikatorje, velikosti ali normativ po potrebi.
9. Določite alergenski profil.
10. Preglejte in shranite.

Naziv naj loči artikel od podobnih artiklov na prodajnem zaslonu.

4.2. Nov nabavni artikel POS Lite

1. Izberite dodajanje artikla.
2. Vnesite ime za nabavo.
3. Označite nabavno rabo.
4. Izberite enoto mere.
5. Vnesite podatke, potrebne za zalogovni postopek.
6. Ne določajte prodajne kategorije, če artikel ni za prodajo.
7. Določite alergene iz zanesljivega vira.
8. Shranite.

Količine v normativu morajo uporabljati smiselno enoto mere sestavine.

4.3. Urejanje obstoječega artikla POS Lite

1. Poiščite artikel po imenu za prodajo ali nabavo.
2. Odprite urejanje.
3. Preverite oznake prodajni, nabavni, aktiven in normativ.
4. Spremenite samo potrjene podatke.
5. Preverite vpliv na povezane nastavitve.
6. Shranite.

Za hitro iskanje uporabite filtre prodajni, nabavni, z normativom in brez normativa.

Filter spremeni samo prikaz, ne podatkov.

5. Normativi POS Lite

5.1. Namen normativa POS Lite

Normativ pove, katere vhodne artikle porabi izdelava artikla.

Sestavljen artikel mora imeti najmanj en veljaven vhodni artikel.

Vsaka vrstica vsebuje vhodni artikel in količino.

Količina mora biti večja od nič.

5.2. Ustvarjanje normativa POS Lite

1. Odprite prodajni oziroma sestavljeni artikel.
2. Odprite razdelek **Normativ**.
3. Dodajte vrstico vhodnega artikla.
4. Izberite nabavni artikel iz ponujenega seznama.
5. Vnesite količino za eno enoto prodajnega artikla.
6. Dodajte vse sestavine recepture.
7. Preverite enote mere in količine.
8. Preverite predogled alergenov.
9. Shranite artikel.

Ne pustite prazne vrstice brez izbranega vhodnega artikla.

Ne uporabljajte ničelne ali negativne količine.

5.3. Enostaven artikel in normativ 1 : 1 POS Lite

Pri normativu ena sestavina v količini ena sistem lahko prepozna enostavno blago.

To ni razlog, da bi sestavino podvojili.

Preverite, ali artikel predstavlja prodajno blago ali recepturo.

Vrsta mora ustrezati dejanskemu poslovnemu toku.

5.4. Sprememba recepture POS Lite

Spremembo naredite pred začetkom prodaje nove recepture, kadar je mogoče.

1. Odprite pravi prodajni artikel.
2. Primerjajte obstoječe sestavine s potrjeno recepturo.
3. Spremenite artikel ali količino.
4. Ponovno preverite predogled alergenov.
5. Shranite.

Ne zamenjajte sestavine samo v opombi artikla.

Normativ in alergeni morajo ostati usklajeni.

5.5. Krožne in napačne povezave POS Lite

Vhodni artikel ne sme ustvariti nelogične krožne recepture.

Če sistem opozori na neveljavno povezavo, jo odpravite pred shranjevanjem.

Ne obidite opozorila z ustvarjanjem podvojenega artikla.

Preverite tudi enoto, iz katere izhaja sestavina.

6. Modifikatorji POS Lite

6.1. Skupine modifikatorjev POS Lite

Skupina združuje izbire, kot so dodatki, priloge ali odstranitve.

Nastavite jo tako, da osebje vidi samo smiselne izbire.

Skupino povežite z artikli, za katere dejansko velja.

Ne ustvarjajte prostih opomb namesto ponavljajočih se standardnih izbir.

6.2. Ustvarjanje skupine POS Lite

1. V **Upravljanje menija** odprite **Modifikatorji**.
2. Ustvarite skupino z jasnim imenom.
3. Dodajte dovoljene modifikatorje.
4. Nastavite pravila izbire, kadar so na voljo.
5. Shranite skupino.
6. Povežite jo z ustreznim artiklom.

Preverite, da izbire niso v nasprotju z recepturo ali alergenskimi informacijami.

6.3. Obvezne in izbirne izbire POS Lite

Obvezna izbira zahteva odločitev pred dodajanjem postavke.

Izbirna skupina je namenjena dodatkom, ki niso nujni.

Največje število izbir preprečuje nelogične kombinacije.

Pravila nastavite po dejanskih možnostih kuhinje ali točilnice.

7. Pice, velikosti in večhodni meniji POS Extended

7.1. Velikosti pic POS Extended

Velikosti nastavite kot jasne prodajne različice.

Ime velikosti naj osebju in gostu nedvoumno pove izbor.

Cena se lahko razlikuje po velikosti.

Tudi normativ se lahko razlikuje, kadar tako določa receptura.

Pred aktivacijo preverite vsako velikost na prodajnem zaslonu.

7.2. Dodatki za pico POS Extended

Povežite samo dovoljene skupine dodatkov.

Preverite, ali dodatek spremeni alergene ali pripravo.

Kadar dodatek vsebuje alergene, mora biti podatek za gosta ustrezno obravnavan.

Ne dodajajte velikosti kot prostega modifikatorja, če obstaja nastavitev velikosti.

7.3. Večhodni meni POS Extended

Večhodni meni razporedi izbire v predvidene hode.

Vsak hod naj vsebuje samo artikle, ki so smiselni zanj.

Nastavitev preverite z vidika osebja in pripravljalne postaje.

Če artikel zahteva klasičen normativ, ga uredite pred uporabo v večhodnem meniju.

Ne mešajte večhodnih pravil s splošnimi kategorijami brez preverjanja.

8. Alergeni POS Lite

8.1. Obveznost preverjanja POS Lite

Za nov artikel določite alergenski profil pred shranjevanjem.

Profil ne sme ostati v stanju nepreverjeno.

Potrjen profil mora imeti naveden vir podatkov.

Vir je lahko potrjena receptura, specifikacija dobavitelja ali drug zanesljiv dokumentiran podatek.

8.2. Neposredno določeni alergeni POS Lite

Neposredno določeni alergeni izhajajo iz samega artikla.

Vnesite prisotne alergene.

Ločeno vnesite alergene v sledovih, kadar so potrjeni.

Ne označite alergena na pamet zato, da bi obrazec dovolil shranjevanje.

8.3. Dedovani alergeni iz normativa POS Lite

Sestavljeni artikel lahko deduje alergene iz vseh vhodnih artiklov normativa.

Dedovanje je rekurzivno: sestavina lahko sama vsebuje normativ z nadaljnjimi sestavinami.

Predogled izračuna alergene po celotni dosegljivi sestavi.

Zato ob spremembi sestavine vedno ponovno preverite predogled.

Dedovan podatek ni enak ročni potrditvi končnega artikla.

8.4. Ločena ročna potrditev POS Lite

Po pregledu neposrednih in dedovanih podatkov ročno potrdite profil artikla.

Ročna potrditev pomeni, da je odgovorna oseba preverila dejansko recepturo.

Sistem ne sme obravnavati samega predogleda kot končne izjave.

1. Preglejte alergene in alergene v sledovih.
2. Primerjajte jih z recepturo in virom.
3. Dopolnite neposredne podatke, če so potrebni.
4. Izberite status potrjeno, kadar je pregled opravljen.
5. Navedite vir.
6. Shranite.

8.5. Kadar podatka ni POS Lite

Če alergenskega profila ne morete preveriti, artikla ne potrdite kot preverjenega.

Pridobite podatke od dobavitelja ali odgovorne osebe za recepturo.

Ne uporabljajte praznega seznama kot izjave, da alergenov ni.

Dokler vir ni znan, podatke obravnavajte kot nepreverjene.

9. Preverjanje pred objavo POS Lite

9.1. Kontrola artikla POS Lite

Preverite ime in kategorijo.

Preverite prodajno oziroma nabavno rabo.

Preverite aktivnost in vidnost v meniju.

Preverite ceno, davčne podatke in enoto mere.

Preverite modifikatorje in velikosti.

9.2. Kontrola normativa POS Lite

Preverite vse vhodne artikle.

Preverite količine in enote.

Preverite, da ni praznih ali neveljavnih vrstic.

Preverite, da receptura ne vsebuje krožne povezave.

Preverite dedovani alergenski predogled.

9.3. Kontrola za gosta in osebje POS Lite

Preverite, da je artikel najdljiv v pričakovani kategoriji.

Preverite, da so izbire modifikatorjev jasne.

Preverite, da se velikost pice pravilno razlikuje.

Preverite, da je večhodni izbor smiseln.

Preverite, da je alergenski profil ročno potrjen in ima vir.

10. Okrevanje po napaki POS Lite

10.1. Artikel se ne shrani POS Lite

Preberite prikazano napako.

Preverite obvezna polja, kategorijo in vrsto artikla.

Preverite neveljavne vrstice normativa.

Preverite stanje in vir alergenskega profila.

Ne ustvarjajte novega dvojnika, dokler ne preverite obstoječega artikla.

10.2. Alergenski predogled ni jasen POS Lite

Preverite vse vhodne artikle normativa.

Preverite, da imajo sestavine lastne preverjene podatke.

Ponovno odprite oziroma osvežite predogled po spremembi sestavin.

Ne potrdite profila brez primerjave z dejansko recepturo.

10.3. Artikel ni viden pri naročilu POS Lite

Preverite, ali je prodajni in aktiven.

Preverite prodajno kategorijo.

Preverite, ali gledate pravilno enoto in meni.

Preverite, ali ga ne izključujejo lokalne nastavitve razpoložljivosti.

11. Končna kontrola POS Lite

Pred zaključkom urejanja potrdite:

- Kategorija je jasna in pravilnega tipa.
- Prodajni in nabavni namen artikla sta pravilna.
- Cena, DDV in enota mere so preverjeni.
- Normativ vsebuje veljavne sestavine in količine.
- Modifikatorji in velikosti so smiselni.
- Večhodne izbire so pravilno razporejene.
- Neposredni in dedovani alergeni so pregledani.
- Alergenski profil je ročno potrjen z navedenim virom.

Po tej kontroli je meni pripravljen za varno operativno uporabo.

12. Delovni zaslon in odgovornosti POS Lite

12.1. Kaj ureja upravljanje menija POS Lite

Zaslon združuje kategorije, prodajne artikle, nabavne artikle in povezane podatke.

Seznam artiklov je vezan na aktivno enoto.

Sprememba v eni enoti ne pomeni samodejne spremembe v drugi enoti.

Iskanje in filtri spreminjajo prikaz, ne lastnosti artikla.

Vrstni red artiklov vpliva na preglednost prodajnega zaslona.

Barva je vizualna pomoč osebju, ne davčna ali zalogovna nastavitev.

12.2. Vloge POS Lite

Uporabnik brez dovoljenja za šifrante ne spreminja artiklov.

Vodja ponudbe potrdi ime, ceno, kategorijo in razpoložljivost.

Kuhinja potrdi recepturo, modifikatorje, velikosti in čas priprave.

Oseba za zaloge potrdi nabavno ime, enoto mere in vhodne sestavine.

Odgovorna oseba potrdi alergenski profil ter njegov vir.

Računovodska oziroma davčna vloga preveri davčni kontekst.

Administrator ureja dostop, ne nadomešča vsebinske potrditve.

12.3. Varna sprememba POS Lite

Pred urejanjem poiščite točen obstoječi artikel.

Preverite, ali je artikel prodajan, nabavljan ali oboje.

Preverite, ali je del normativa drugega artikla.

Preverite, ali ima aktivne modifikatorje ali različice pice.

Spremembo shranite šele po pregledu posledic.

Po shranjevanju ponovno odprite artikel in preverite prikazane vrednosti.

Ne ustvarjajte dvojnika zato, ker iskanje z drugim zapisom imena ni vrnilo zadetka.

13. Kategorije in vidnost POS Lite

13.1. Polja kategorije POS Lite

Ime se prikaže osebju pri izbiri ponudbe.

Barva loči skupino na prodajnem zaslonu.

Vrstni red določa zaporedje prikaza.

Tip je lahko hrana, pijača ali brez posebnega tipa.

Dnevno filtriranje se uporablja le, kadar je v lokalni konfiguraciji podprto.

Kategorija pripada izbrani enoti.

13.2. Ustvarjanje in urejanje POS Lite

Uporabite kratka imena, na primer »Pice«, »Brezalkoholne pijače« ali »Sladice«.

Ne uporabite imena »Novo«, ker osebju ne pove, kaj prodaja.

Vrstni red nastavite po poteku dela, ne po abecedi, če to osebju bolj ustreza.

Sprememba barve ne spremeni artiklov v drugi kategoriji.

Preimenovanje ohrani povezane artikle, vendar lahko zmede osebje sredi izmene.

Kategorijo urejajte izven konice, kadar je mogoče.

13.3. Brisanje POS Lite

Najprej prerazporedite ali deaktivirajte povezane prodajne artikle.

Pred brisanjem preverite, ali kategorija obstaja v aktivnem meniju.

Če sistem brisanje zavrne, preberite povezavo, ki ga preprečuje.

Ne rešujte zavrnitve z brisanjem artiklov z zgodovino.

14. Tipi artiklov in njihove posledice POS Lite

14.1. Prodajni artikel POS Lite

Prodajni artikel je viden za izbiro v naročilu, če je aktiven in kategoriziran.

Potrebuje prodajno ime, ceno, DDV in kategorijo.

Lahko je storitev, blago ali drug tip, ki ustreza dejanskemu toku.

Prodajni artikel lahko uporablja normativ za porabo zalog.

Prodajni artikel je lahko hkrati nabavni, kadar lokal prodaja isti kupljeni izdelek.

14.2. Nabavni artikel POS Lite

Nabavni artikel ima pomen pri prejemu, zalogi in normativu.

Ime za nabavo naj ustreza dobaviteljevi oziroma skladiščni prepoznavnosti.

Enota mere mora ustrezati količinam, ki jih poraba in nabava uporabljata.

Nabavni artikel brez prodajne vloge ni gumb za natakarja.

Material ni samodejno primeren za pripravljeno jed.

14.3. Blago, material in storitev POS Lite

Blago je primerno za kupljeno in prodano enoto, kadar tok to dejansko predstavlja.

Material predstavlja vhodno sestavino ali porabni material.

Storitev predstavlja prodajo, ki nima enakega fizičnega nabavnega toka.

Tip artikla izberite po poslovni vsebini, ne po tem, ali ime zveni kot hrana.

Sprememba tipa lahko vpliva na validacijo normativa in postopke zalog.

14.4. Aktivnost POS Lite

Aktiven prodajni artikel je na voljo za novo prodajo.

Neaktiven artikel ostane v zgodovini, vendar ni namenjen novi izbiri.

Deaktivacija je primerna za sezonsko ali ukinjeno ponudbo.

Pred deaktivacijo preverite odprta naročila in napovedane rezervacije.

Neaktivnost ne odstrani artikla iz starih računov in poročil.

15. Polja artikla: prodaja, nabava in priprava POS Lite

15.1. Osnovna identiteta POS Lite

Ime je naziv, ki ga vidi prodajno osebje.

Opis je dopolnilni podatek in ni zamenjava za modifikator.

Skupina je dodatna organizacijska oznaka, kadar jo lokal uporablja.

Barva je barva gumba oziroma označbe artikla.

Vrstni red določa zaporedje med artikli.

15.2. Prodajni podatki POS Lite

Osnovna cena je cena normalne prodajne različice.

Davek je stopnja, ki jo POS uporablja pri prodaji artikla.

Kategorija določa, kje osebje artikel najde.

Aktivnost določa, ali je artikel ponujen za nove izbire.

Čas priprave v minutah se vpiše kot celo število nič ali več.

Nič minut pomeni, da ni določen dodatni čas priprave.

15.3. Nabavni podatki POS Lite

Ime za nabavo ločite od prodajnega imena, kadar dobavitelj uporablja drugo poimenovanje.

Enota mere je na primer kos, kg, l ali druga dogovorjena enota.

Normativna količina se izraža v enoti izbrane vhodne sestavine.

Ne uporabljajte »kos« za kilogram sestavine, ker se količina sicer zdi pravilna, poraba pa ni.

15.4. Primer polj POS Lite

Prodajni naziv je lahko »Limonada 0,3 l«.

Nabavni naziv je lahko »Limonin sok koncentrat 1 l«.

Prodajni artikel in koncentrat nista ista stvar, zato potrebujeta recepturo.

Prodajni naziv »Voda 0,5 l« in nabavni naziv iste steklenice sta lahko povezana 1 : 1.

To ne upraviči 1 : 1 normativa pri doma pripravljeni limonadi.

16. Cene, Happy Hour in davčni kontekst POS Lite

16.1. Cena POS Lite

Cena mora biti število nič ali več.

Cena nič je poslovna odločitev, ne način za prikrit popust.

Sprememba cene velja za nadaljnje delo po shranitvi in ne popravlja zgodovinskih računov.

Pred spremembo cene preverite, ali obstaja ločena Happy Hour cena.

Pri podobnih artiklih primerjajte normalno, malo in družinsko različico.

16.2. Happy Hour POS Lite

Happy Hour cena je ločena cena, ki se uporablja le, kadar je Happy Hour aktiven.

Prazna Happy Hour cena pomeni, da za to različico ni posebne cene.

Happy Hour cena za normalno pico ni avtomatično cena male pice.

Za vsako velikost pice vnesite samo potrjeno posebno ceno.

Pred objavo preverite dejanski časovni režim Happy Hour v nastavitvah.

Ne uporabljajte opombe artikla za opis začasne cene.

16.3. Davčne kategorije POS Lite

Davčni kontekst loči hrano, toplo pijačo, hladno pijačo, alkohol, kombinacijo hrane in pijače, 5-odstotno skupino ter drugo.

Davčna kategorija pomaga določiti pričakovano obravnavo artikla.

Pri strežbi pri mizi imata topla in hladna pijača privzeto splošno stopnjo.

Hrana in food_drink uporabljata privzeto nižjo stopnjo.

Alkohol in drugo uporabljata privzeto splošno stopnjo.

Kategorija vat_super_reduced_5 uporablja nastavljeno znižano stopnjo.

16.4. Dodani sladkor in nabava POS Lite

Oznaka dodanega sladkorja vpliva na pričakovano nabavno DDV obravnavo pijač.

Za toplo ali hladno pijačo brez dodanega sladkorja je pričakovana nabavna stopnja nižja.

Z dodanim sladkorjem je pričakovana nabavna stopnja splošna.

Pri kategoriji food_drink se oznaka dodanega sladkorja normalizira in ni nadomestek za presojo.

Davčnega polja ne spreminjajte brez potrjenega razloga in odgovorne osebe.

16.5. Del menija POS Lite

Kot del menija je mogoče označiti le prodajno toplo ali hladno pijačo.

Oznaka ne velja za neprodajni artikel.

Oznaka ne velja za neustrezno davčno kategorijo.

Če sistem oznako zavrne, popravite vrsto ali davčni kontekst, ne obidite pravila.

17. Modifikatorji in To Go POS Lite

17.1. Skupina modifikatorjev POS Lite

Skupina vsebuje ime, obveznost, najmanjše in največje število izbir ter vrstni red.

Obvezna skupina zahteva izbiro pred dokončanjem postavke.

Najmanjše število izbir ne sme biti večje od dejansko ponujenih možnosti.

Največje število izbir omejuje nelogične kombinacije.

Vrstni red skupin naj sledi postopku priprave.

17.2. Posamezen modifikator POS Lite

Modifikator ima ime, doplačilo, aktivnost in vrstni red.

Doplačilo spremeni prodajno ceno postavke, kadar je izbran.

Neaktiven modifikator ne sme ostati edina obvezna izbira.

Modifikator povežite samo z artikli, pri katerih je izvedljiv.

Modifikator »brez čebule« ni isto kot nabavni artikel čebula.

17.3. Privzeti modifikatorji POS Lite

Privzeta izbira pospeši najpogostejšo pripravo.

Prednastavitev mora biti član povezanih skupin.

Preverite, da se privzeta izbira res prikaže na prodajnem zaslonu.

Ne nastavite privzetega dodatka, če gostje praviloma ne želijo tega dodatka.

17.4. To Go POS Lite

Oznaka To Go označuje artikel oziroma tok za prevzem, kadar je nastavljen.

Povezani To Go artikli določajo dovoljene povezave v konfiguraciji.

To Go ne pomeni samodejnega prehoda iz naročila za mizo v telefonsko naročilo.

Preverite, da embalaža, priprava in cena odražajo dejansko prodajno možnost.

18. Pice, velikosti in poraba POS Lite

18.1. Aktivne velikosti POS Lite

Na voljo so samo velikosti, ki so omogočene v nastavitvah enote.

Normalna velikost uporablja osnovno ceno artikla.

Mala in družinska velikost potrebujeta svojo ceno, kadar sta aktivni.

Če aktivna velikost nima cene, sistem shranjevanje zavrne.

Ne aktivirajte artikla kot pico, dokler niso cene vseh aktivnih velikosti pregledane.

18.2. Normativi velikosti POS Lite

Velikost lahko vpliva na porabo recepture.

Preverite, da velikost in količina sestavin predstavljata dejanski premer oziroma porcijo.

Dodatek za pico ima svojo povezavo in ne sme podvajati osnovne sestavine po pomoti.

Privzete dodatke preverite skupaj z osnovnim normativom.

Pri spremembi recepture pice preverite vsako prodajno velikost.

18.3. Čas priprave POS Lite

Pica ob novem vnosu dobi privzeti čas priprave, če ga niste določili.

Čas priprave je pomoč KDS in operativnemu načrtovanju.

Ne vnašajte negativne vrednosti ali decimalnega približka.

Če kuhinja spremeni postopek, uskladite čas po preverjanju v praksi.

19. Večhodni meniji in sestavljeni artikli POS Extended

19.1. Vrste obrokov POS Extended

A la carte artikel je samostojna izbira.

Prepared artikel predstavlja pripravljeno jed po poslovni nastavitvi.

Composite artikel je sestavljen iz vhodnih artiklov oziroma porcij.

Večhodni meni ima ločeno konfiguracijo izbire hodov.

Ne sklepajte, da ima vsak composite artikel enak večhodni potek.

19.2. Konfiguracija večhodnega menija POS Extended

Meni določa, kateri prodajni artikel predstavlja meni.

Konfiguracija lahko zahteva fiksne izbire ali določeno število izbir.

Vsak hod vsebuje dovoljene artikle hrane in po potrebi vina.

Vino je lahko za hod zahtevano.

Informativni hod ne ustvarja nadomestne izbire hrane.

Konfiguracija mora biti aktivna, da se uporabi pri naročanju.

19.3. Klasični normativ POS Extended

Sestavljen artikel, ki ni večhodni meni, potrebuje vsaj eno vhodno vrstico.

Večhodni meni ima posebna pravila in ga ne polnite z navideznimi sestavinami samo zaradi validacije.

Če validator zahteva klasični normativ, dodajte resnične vhodne artikle.

Ne uporabljajte prazne oziroma ničelne vrstice za obid validacije.

19.4. Primer POS Extended

Kosilo z izbiro predjedi, glavne jedi in vina je večhodni meni.

Burger s krompirčkom je lahko sestavljen artikel z normativom.

Kava z izbiro mleka je a la carte artikel z modifikatorji.

Te nastavitve rešujejo različne probleme in jih ne združujte brez razloga.

20. Normativi: vnos, validacija in rekurzija POS Lite

20.1. Vrstica normativa POS Lite

Vrstica ima izbrani vhodni artikel in količino večjo od nič.

Vhodni artikel izberite iz dovoljenega seznama.

Količina se bere v enoti mere vhodnega artikla.

Prazno ime, neizbrani artikel ali količina nič pomeni neveljavno vrstico.

Pred shranjevanjem odstranite prazne začete vrstice.

20.2. Samopovezava 1 : 1 POS Lite

Sistem lahko za kupljeno in prodano blago pripravi samopovezavo količine ena.

Takšna povezava je primerna le za res isto kupljeno in prodano enoto.

Pri novi pripravljeni ali sestavljeni jedi jo nadomestite z dejanskimi sestavinami.

Samopovezava ni recept za sendvič, solato ali pijačo iz več sestavin.

20.3. Rekurzivni normativ POS Lite

Vhodni artikel lahko sam uporablja normativ.

Sistem zato pri razlagi sestave sledi povezavam navzdol po recepturi.

Krožna povezava pomeni, da se pot vrne na isti artikel.

Krožne povezave ne ustvarjajte niti posredno prek tretjega artikla.

Če sistem povezavo zavrne, poiščite izvorno in ciljno sestavino namesto ustvarjanja kopije.

20.4. Sprememba recepture POS Lite

Najprej pridobite potrjeno novo recepturo.

Nato spremenite vhodni artikel ali količino.

Preverite enoto mere vsake spremenjene vrstice.

Preverite dedovane alergene.

Preverite vpliv na porabo in pripravo.

Po shranjevanju dokumentirajte različico recepture po internem postopku.

21. Alergeni: ročni podatki, dedovanje in revizija POS Lite

21.1. Statusi POS Lite

Status nepreverjeno pomeni, da profila ni dovoljeno predstavljati kot potrjenega.

Status potrjeno pomeni potrjen profil z navedenimi alergeni ali sledmi.

Status potrjeno brez alergenov je poseben izrecen status za prazen preverjen profil.

Prazen seznam skupaj s statusom potrjeno ni dovoljen; uporabite ustrezen status brez alergenov.

Potrjen ali drug preverjen status potrebuje vir podatkov.

21.2. Ročno določeni podatki POS Lite

Ročni alergeni so lastnost samega artikla.

Sledi se vodijo ločeno od prisotnih alergenov.

Vir je lahko receptura, dokument dobavitelja ali drug zanesljiv dokumentiran vir.

Opomba vira pojasni kontekst, ne nadomesti vira.

Povezava na dokument lahko dopolni dokazni tok, kadar je na voljo.

21.3. Dedovani podatki POS Lite

Predogled normativa sešteje alergene dosegljivih vhodnih artiklov.

Predogled se računa rekurzivno.

Količina ne spremeni prisotnosti alergena v predogledu.

Sprememba sestavine zahteva nov pregled predogleda.

Dedovani seznam je pomoč pri presoji in ne samodejna pravna izjava končnega artikla.

21.4. Posledica spremembe sestavine POS Lite

Ko se spremeni alergen na vhodnem artiklu, so lahko prizadeti nadrejeni artikli.

Odgovorna oseba ponovno preveri prizadete profile.

Ne predpostavljajte, da je stara potrditev dovolj za novo recepturo.

Različica in revizija alergenskega profila pomagata slediti spremembam.

Hash je tehnični identifikator profila in ga osebje ne ureja ročno.

21.5. Primer POS Lite

Omaka vsebuje gorčico.

Burger uporablja omako v normativu.

Predogled burgerja zato pokaže gorčico.

Če omako zamenjate z drugo, znova preverite burgerjev predogled in ročno potrditev.

22. Slike in različice slik POS Lite

22.1. Uporaba slike POS Lite

Slika pomaga prepoznavi artikla, ne potrjuje sestave, alergena ali velikosti.

Najprej shranite nov artikel; šele nato lahko naložite ali ustvarite sliko.

Opis slike naj jasno opiše prikaz izdelka.

Nadomestno besedilo naj smiselno opiše sliko uporabniku bralnika zaslona.

22.2. Nalaganje POS Lite

Podprti so JPEG, PNG in WebP.

Posamezna slika je omejena na 8 MB.

Pred nalaganjem preverite, da izbrana datoteka res pripada artiklu.

Uporabite obrezovanje, da je motiv berljiv v predvidenem razmerju.

Če nalaganje ne uspe, preberite sporočilo; ne ustvarjajte novega artikla.

22.3. Zgodovina POS Lite

Urejena slika se shrani kot nova različica.

Odstranitev trenutne slike ohrani datoteko v zgodovini za obnovitev.

Pred obnovitvijo preverite, katera različica je pravilna.

Obnova spremeni trenutno sliko, ne prodajne cene ali normativ.

23. Uvoz, izvoz in množične spremembe POS Lite

23.1. Excel uvoz POS Lite

Uvoz ima korak izbire datoteke, predogleda in rezultata.

Najprej se izvede suhi predogled.

Predogled pokaže skupno število vrstic, veljavne vrstice, napake in normative.

Napake vsebujejo številko vrstice in razlog.

Pred potrditvijo odpravite vse napake, ki bi vplivale na želene artikle.

23.2. Podvojeni artikli POS Lite

Pri potrditvi izberete, ali se podvojeni artikli preskočijo ali posodobijo.

Preskok ohrani obstoječi artikel nedotaknjen.

Posodobitev lahko spremeni obstoječe podatke, zato jo uporabite samo po primerjavi.

Ne izberite posodobitve, če datoteka vsebuje nepreverjene cene ali davčne podatke.

23.3. Rezultat uvoza POS Lite

Rezultat navede število uvoženih, preskočenih in normativnih vrstic.

Preglejte tudi vrstice, ki niso bile uvožene.

Po uspešnem uvozu seznam artiklov in kategorij osvežite.

Nato vzorčno odprite uvožen prodajni in nabavni artikel.

23.4. Excel izvoz in PDF cenik POS Lite

Excel izvoz pripravi datoteko artiklov za pregled oziroma kontroliran popravek.

Pred ponovnim uvozom izvoz pregledajte v urejevalniku preglednic.

PDF cenik vključuje cenik z alergeni, kadar je izvoz na voljo.

PDF cenik preverite pred predajo gostom ali objavo.

Izvoz ni dovoljenje za nenadzorovano masovno urejanje.

24. Odpravljanje težav POS Lite

24.1. Artikel ni v naročanju POS Lite

Preverite prodajno oznako.

Preverite aktivnost.

Preverite kategorijo.

Preverite aktivno enoto.

Preverite, ali lokalni filtri oziroma razpoložljivost artikel skrivajo.

24.2. Shranjevanje zavrne artikel POS Lite

Preverite ime.

Pri prodajnem artiklu preverite ceno in kategorijo.

Preverite celoštevilski nenegativni čas priprave.

Preverite cene aktivnih velikosti pice.

Preverite status in vir alergenov.

Preverite vse vrstice normativa.

24.3. Napačna cena ali DDV POS Lite

Ne popravljajte že izdanih računov z urejanjem artikla.

Najprej ugotovite, ali je napaka v ceni, davčni kategoriji ali nastavitvi stopnje.

Popravite prihodnjo nastavitev po potrjenem postopku.

Za že zaključene dokumente sledite računovodskemu postopku.

24.4. Nejasni alergeni POS Lite

Ustavite potrjevanje profila.

Preverite izvorno recepturo oziroma specifikacijo dobavitelja.

Preverite vse ravni normativa.

Ločite prisotnost od sledi.

Navedite vir šele, ko ga lahko odgovorno potrdite.

25. Katalog zaslona Upravljanje menija POS Lite

25.1. Meje tega zaslona POS Lite

Zaslon **Upravljanje menija** je šifrant ponudbe, ne zaslon za izdajo računa.

Spremembe se nanašajo na izbrano organizacijo oziroma najemnika in na podatke, ki jih ima uporabnik pravico urejati.

Ne sklepajte, da seznam prikazuje artikle druge poslovalnice ali drugega podjetja.

Če se ob preklopu konteksta seznam spremeni, to ni izguba artiklov, ampak sprememba tenant obsega.

Pred množično spremembo vedno zapišite ime podjetja in enote v delovni nalog.

25.2. Kategorijski del POS Lite

Kategorijski del vsebuje seznam obstoječih kategorij in ukaz za dodajanje kategorije.

Pri vsaki kategoriji preverite ime, tip, barvo, vrstni red in nastavitev dnevnega filtriranja modifikatorjev.

Barva je pomoč pri orientaciji na uporabniškem vmesniku; ni davčna, zalogovna ali alergenska oznaka.

Vrstni red je številčna ureditev prikaza, zato ni isto kot abecedno ime.

Tip je ena od vrednosti **Neopredeljeno**, **Hrana** ali **Pijača**.

25.3. Polja dialoga kategorije POS Lite

Polje **Ime** je obvezno; gumb za shranjevanje ostane onemogočen brez imena.

Polje **Tip kategorije** vpliva na razvrstitev ponudbe in na to, kateri operativni izbiri priprave sta smiselni.

Polje **Barva** sprejme barvno vrednost prek barvnega izbirnika in jo prikaže tudi kot zapis.

Polje **Vrstni red** je številsko polje z najmanjšo dovoljeno vrednostjo 0.

Potrditveno polje **Dnevno filtriranje modifikatorjev** omeji prikaz modifikatorjev artiklov te kategorije na dnevni meni.

To nastavitev uporabljajte le, kadar je dnevni meni urejen in vzdrževan; sicer lahko osebje ne vidi pričakovane izbire.

25.4. Stanja dialoga kategorije POS Lite

Dialog je v stanju **Nova kategorija** ali **Uredi kategorijo**.

V stanju ustvarjanja gumb piše **Dodaj kategorijo**, v stanju urejanja pa **Posodobi**.

Med pošiljanjem spremembe je gumb onemogočen in pokaže stanje **Shranjujem...**.

Tipkovna oznaka F2 je bližnjica, ne dokaz, da je bil vnos shranjen.

Po uspehu preverite vrstico na seznamu, ne le začasnega obvestila.

25.5. Primer kategorije POS Lite

Za kategorijo »Dnevna kosila« izberite jasen tip glede na dejansko ponudbo.

Če naj njeni artikli uporabljajo samo dnevne dodatke, vključite dnevno filtriranje modifikatorjev.

Ne označite kategorije kot pijačo zato, ker kosilo vključuje pijačo.

Ne ustvarjajte ločene kategorije samo za drugačno DDV stopnjo.

Davek se določa na artiklu, ne z barvo ali imenom kategorije.

26. Katalog obrazca artikla POS Lite

26.1. Zaščita odprtega obrazca POS Lite

Obrazec je dialog z notranjim drsenjem, ker vsebuje veliko pogojnih razdelkov.

Klik zunaj dialoga in interakcija z zunanjimi elementi ne zapreta obrazca samodejno.

To preprečuje nenamerno izgubo daljšega neshranjenega vnosa zaradi globalnega obvestila ali portala.

Tipka Escape najprej zapre odprt spustni seznam normativa.

Če je spustni seznam zaprt, uporabnik zapiranje obrazca presodi po običajnem vedenju dialoga.

Pred namernim zapiranjem preverite, ali je bil artikel že shranjen.

26.2. Ime in skupina POS Lite

Ime za prodajo je glavno ime artikla v obrazcu in ga osebje vidi pri izbiri.

Ime napišite tako, da razlikuje velikost, okus ali pakiranje, kadar to vpliva na prodajo.

Skupina je neobvezna in služi združevanju v naročilu.

Skupina ni kategorija in ne nadomesti ločenega artikla, kadar imata postavki drugo ceno ali normativ.

Pri čistem nabavnem artiklu brez prodajne vloge polje skupine ni prikazano.

Primer skupine je »Čaj«, kadar poslovno pravilo združuje povezane postavke naročila.

26.3. Prodajna in nabavna vloga POS Lite

Obrazec ima dve neodvisni potrditveni polji: **Prodajni artikel** in **Nabavni artikel**.

Artikel je lahko prodajni, nabavni ali ima obe vlogi, če to ustreza dejanskemu procesu.

Čisti nabavni artikel nima prodajnega polja kategorije, prodajne cene, kartične barve in aktivacije menija.

Ko vključite nabavno vlogo in je ime za nabavo prazno, sistem predizpolni ime za nabavo z imenom artikla.

Predizpolnitev je pomoč; preverite pakiranje in dobaviteljevo poimenovanje, preden shranite.

Ne odstranite nabavne vloge artiklu, ki je še potreben kot sestavina, brez pregleda receptur.

26.4. Nabavna polja POS Lite

V modrem razdelku **Podatki za nabavo** sta polji **Ime za nabavo** in **Enota mere (Eslog)**.

Ime za nabavo naj identificira stvar, ki se prejme ali porabi, ne nujno prodajnega imena na računu.

Enoto izberite iz ponujenega seznama Eslog enot.

Normativ prikazuje enoto iz izbranega vhodnega artikla, zato je napačna enota neposredno operativno tveganje.

Ne predpostavite pretvorbe med kosom, kilogramom in litrom, če je niste uredili v procesu.

Če dobavitelj zamenja pakiranje, preverite enoto in vse količine receptur, ki ga uporabljajo.

26.5. Prodajna kategorija in cena POS Lite

Prodajni oziroma mešani artikel zahteva izbiro **Kategorija**.

Spustni seznam kategorij prikaže tudi barvno piko, zato lažje prepoznate pravo skupino.

Polje **Cena (€)** je osnovna prodajna cena oziroma cena normalne pice.

Ceno vnesite decimalno in jo pred shranjevanjem primerjajte s potrjenim cenikom.

Cena ni strošek sestavin in je ne izračunava normativ samodejno.

Pri spreminjanju starega artikla sprememba ne popravlja že izdanih dokumentov.

26.6. Kartična barva in aktivnost POS Lite

Barva kartice je izbira iz palete in služi hitrejšemu prepoznavanju na prodajnem vmesniku.

Izbira »Brez barve« odstrani posebno obarvanje kartice.

Artikel je aktiven (viden v meniju) je na voljo le pri artiklu, ki ni čisti nabavni.

Aktivnost pomeni razpoložljivost za novo izbiro v meniju, ne pa potrditev fizične zaloge.

Ko je izdelek začasno razprodan, uporabite ustrezen operativni postopek razpoložljivosti; ne spreminjajte recepture zaradi enega dneva.

Deaktivacijo dokumentirajte, kadar vpliva na sezonsko ponudbo ali cenik za goste.

27. Vrste hrane in posledice normativa POS Lite

27.1. A la carte POS Lite

Izbira **A la carte (sproti)** pomeni pripravo ob naročilu iz osnovnih surovin.

Opis v obrazcu pove, da je to priprava iz osnovnih surovin.

Ob prehodu na to vrsto se lahko trenutne normativne vrstice počistijo, kadar prejšnja vrsta ni enaka.

Zato vrste ne preklapljajte kot poskus brez zapisa recepture.

Za a la carte normativ preverite količine vsake surovine za eno prodajno enoto.

27.2. Pripravljena hrana POS Standard

Izbira **Pripravljena hrana (zaloga)** opisuje vnaprej pripravljeno, shranjeno ali zamrznjeno jed.

Opis izrecno navaja, da so normativ osnovne surovine.

Preklop vrste lahko počisti vrstice normativa, zato naj spremembo opravi oseba, ki pozna zalogovni tok.

Ta izbira sama po sebi ne ustvari proizvodnje, prevzema ali inventurnega dokumenta.

Z njo najprej pravilno opišete način priprave v menijskem šifrantu.

27.3. Sestavljeno POS Lite

Izbira **Sestavljeno (kombinirano)** pomeni, da normativ sestavljajo drugi kulinarični artikli.

Primer je kombinacija juhe, glavne jedi in sladice, kadar so sestavni deli ločeno vodeni.

Sestavljeni artikel ne sme postati bližnjica za krožno navezavo samega nase.

Če se prikazuje gumb **Nastavi kot večhodni meni**, večhodni urejevalnik še ni vključen.

Aktiviranje gumba pokaže specializirani urejevalnik večhodnega menija za obstoječi prodajni artikel.

27.4. Večhodni meni POS Extended

Večhodni meni je posebna menijska ovojnica, ne zgolj navaden seznam sestavin.

Urejevalnik prejme seznam artiklov z njihovim imenom, kategorijo, vlogama, vrsto priprave in davčno kategorijo.

Zato pred sestavljanjem preverite, da so kandidati že pravilno šifrirani.

Po uspešnem shranjevanju se artikel obravnava kot večhodni meni in napaka normativa se počisti.

Klasičnega normativa ne uporabljajte kot nadomestek za večhodni izbor, kadar poslovni primer zahteva hode.

Sprememba hoda lahko vpliva na operativni tok in alergenski pregled povezanih jedi.

28. Pizza, velikosti in bon POS Extended

28.1. Kdaj je izbira vidna POS Extended

Potrditveno polje **Je pica** je vidno samo, kadar so velikosti pice omogočene v nastavitvah.

Omogočenost temelji na vnesenih premerih male, normalne ali družinske pice.

Če noben premer ni nastavljen, obrazec ne ponuja oznake pice.

To ni napaka artikla, temveč posledica konfiguracije velikosti.

Pred spremembo cen preverite, katere velikosti so v vaši enoti dejansko aktivne.

28.2. Pomen oznake POS Extended

Oznaka **Je pica** omogoča plačilo z bonom za pico.

Oznake ne nastavite samo zato, ker je artikel okrogel ali vsebuje testo.

Odločitev mora ustrezati pravilom ponudbe in uporabe bona.

Odstranitev oznake lahko spremeni razpoložljivost načina plačila pri prihodnjih naročilih.

Pred spremembo obvestite blagajno in preverite interne pogoje bonov.

28.3. Cene velikosti POS Extended

Osnovna cena je označena kot cena normalne oziroma osnovne pice.

Če je mala velikost aktivna, se pokaže obvezno polje **Cena male pice (€)**.

Če je družinska velikost aktivna, se pokaže obvezno polje **Cena družinske pice (€)**.

Za vsako velikost, katere premer je nastavljen, mora biti vnesena veljavna cena.

Ne kopirajte osnovne cene samodejno, če ima velikost drugačno poslovno ceno.

Ob spremembi cen pice preverite vse aktivne velikosti, ne le trenutno prodajano.

28.4. Primer kontrole pice POS Extended

Restavracija uvede malo pico, vendar družinske ne prodaja.

Administrator preveri nastavitve premerov, vključi oznako pice in vnese normalno ter malo ceno.

Če je družinski premer v nastavitvah še vedno aktiven, mora vnesti tudi družinsko ceno ali urediti nastavitev po odobrenem postopku.

Nato preveri bon, kartico v meniju, normativ in alergenski predogled.

Ta pregled loči cenovno konfiguracijo od kulinarične sestave.

29. DDV, meni in To Go POS Lite

29.1. Davčna kategorija POS Lite

Izbirnik **DDV kategorija** vsebuje hrano, toplo pijačo, hladno pijačo, pijačo-jed, znižano stopnjo 5 %, alkohol in ostalo.

Prikazane stopnje so odvisne od nastavitev podjetja; primeri na obrazcu niso dovoljenje za davčno razlago brez potrditve.

Izbira opisuje naravo blaga in način prodaje za davčni razreševalnik.

Pri čistem nabavnem artiklu opis poudari izpeljavo nabavne stopnje ob prejemu.

Pri prodajnem artiklu opis poudari prodajo pri mizi in razrešitev za s seboj.

Kategorije artiklov in DDV kategorije sta ločena pojma.

29.2. Prikazana prodajna stopnja POS Lite

Pri prodajnem artiklu je **Prodajna DDV stopnja** prikazana, ne ročno vpisana.

Za hrano in pijačo-jed je uporabljena nižja stopnja iz nastavitev.

Za toplo in hladno pijačo je pri mizi uporabljena splošna stopnja.

Za alkohol je uporabljena splošna stopnja, tudi kadar je artikel del menija.

Za znižano kategorijo se uporabi nastavljena znižana stopnja.

Če se stopnje podjetja spremenijo, uporabite predvideni postopek uskladitve, ne ročnega popravljanja naključnih artiklov.

29.3. Del menija POS Lite

Potrditveno polje **Del menija** je na voljo le pri topli ali hladni pijači.

Ko je izbrano, pijača dobi nižjo stopnjo; alkohol ostane obravnavan po svojih pravilih.

Ob spremembi kategorije na drugo vrsto se nastavitev dela menija počisti.

To preprečuje, da bi nepovezana kategorija obdržala nastavitev pijače v meniju.

Pred vključitvijo potrdite, da gre za primer, ki ga vaša davčna politika res obravnava kot del menija.

29.4. Dodan sladkor POS Lite

Potrditveno polje **Vsebuje dodan sladkor** je vidno samo pri topli ali hladni pijači.

Pri hladni pijači besedilo obrazca loči obravnavo pri mizi in za s seboj.

Pri nabavnem artiklu prikaz opozori na pričakovano nabavno stopnjo glede na sladkor.

Pri pijači-jedi dodan sladkor ne spremeni prikazane 9,5-odstotne stopnje.

Ne sklepajte o sestavi izdelka iz davčne kategorije; sestavo dokazujejo specifikacije in receptura.

29.5. To Go kot ločen kontekst POS Lite

To Go ni stikalo na obrazcu artikla, ki bi vselej določilo prodajno transakcijo.

Urejevalnik artikla shrani lastnosti, na podlagi katerih razreševalnik lahko uporabi pravilo za s seboj.

Prihodnji uporabnik pri naročilu izbere ustrezen način izdaje po dejanskem primeru.

Artikel z isto osnovno ceno se zato lahko obravnava drugače pri mizi in za s seboj, kadar to določajo pravila.

Ne spreminjajte DDV kategorije samo zato, da bi popravili eno nepravilno To Go naročilo.

30. Modifikatorji in Happy Hour POS Lite

30.1. Modifikatorske skupine POS Lite

Artikel lahko vsebuje povezane skupine modifikatorjev in privzete skupine modifikatorjev.

Modifikator je izbira ob glavni postavki, na primer dodatek, izpust sestavine ali način priprave.

Ne uporabljajte modifikatorja za stalno drugo prodajno različico, ki zahteva svojo ceno, normativ ali alergenski profil.

Za tak primer ustvarite jasno ločen artikel oziroma uporabite predvideno varianto.

Pri povezovanju preverite, ali kategorija uporablja dnevno filtriranje modifikatorjev.

30.2. Dnevni meni POS Lite

Kadar je na kategoriji vključeno dnevno filtriranje, artikel prikaže samo modifikatorje iz dnevnega menija.

To lahko namenoma zmanjša izbiro za dnevne jedi.

Če skupina ni vidna pri naročilu, najprej preverite to nastavitev kategorije in članstvo v dnevnem meniju.

Ne odpravljajte težave z ustvarjanjem podvojene modifikatorske skupine.

Po spremembi testirajte eno naročilo v pravilnem poslovnem kontekstu.

30.3. Privzete izbire POS Lite

Privzeta modifikatorska skupina pomaga določiti običajno izbiro ob artiklu.

Privzeto ne pomeni, da je izbira pravilna za vsakega gosta.

Osebje mora še vedno upoštevati dejansko naročilo, izjeme in alergenska opozorila.

Če privzeta izbira spremeni sestavo jedi, preverite, kako se obravnava njena deklaracija.

V navodilih za osebje jasno ločite privzeto izbiro od obvezne izbire.

30.4. Happy Hour cene POS Lite

Obrazec hrani ločena polja za Happy Hour osnovno, malo in družinsko ceno.

Happy Hour cena ni nadomestek za trajno osnovno ceno.

Za pico preverite, da promocijska cena pokriva pravo velikost, kadar je ta velikost aktivna.

Urnik oziroma ročno aktiviranje Happy Hour se upravlja v ustreznih nastavitvah oziroma operativnem prikazu.

Pred objavo preverite začetek, konec, ciljne artikle in ravnanje osebja ob prehodu ure.

Nikoli ne zamenjajte promocijske cene z davčno stopnjo.

30.5. Laboratorij: popoldanska ponudba POS Lite

Ustvarite kategorijo »Popoldanska ponudba« in odločite, ali potrebuje dnevno filtriranje.

Za brezalkoholno pijačo potrdite davčno kategorijo in posebej presodite dodan sladkor.

Vnesite osnovno in, če je odobreno, Happy Hour ceno.

Za pico preverite tri velikosti proti nastavitvam premerov.

Rezultat pregleda naj vsebuje posnetek odobritve cen, ne le ustno potrditev.

31. Slike za javni QR meni POS Extended

31.1. Kdaj je razdelek prikazan POS Extended

Razdelek **Slika artikla** je namenjen javnemu QR meniju.

Prikaže se pri prodajnem artiklu, kadar je artikel del menija ali ima izbrano kategorijo.

Če je razdelek skrit, najprej preverite prodajno vlogo in kategorijo.

Slika ne vpliva na normativ, ceno, DDV ali aktivnost artikla.

Kljub temu lahko napačna slika gostu poda napačno pričakovanje, zato jo obravnavajte kot objavljen podatek.

31.2. Opis in ustvarjanje POS Extended

Polje **Opis slike** ima omejitev 500 znakov.

Pri novem artiklu se z vnosom imena opis lahko samodejno izpolni, dokler ga uporabnik ne prilagodi.

Opis naj natančno opiše motiv in naj ne obljublja dodatkov, ki niso vključeni.

Gumb **Generiraj AI sliko** zahteva neprazen opis.

Ko slika že obstaja, isti ukaz ponuja ustvarjanje nove različice.

Generiranje je označeno s stanjem **Generiram...**.

31.3. Nalaganje in vrste datotek POS Extended

Gumb **Naloži sliko** odpre izbiro datoteke.

Dovoljene vrste so JPEG, PNG in WebP.

Med nalaganjem ali generiranjem se ukazi, ki bi lahko tekmovali z isto sliko, onemogočijo.

Če se izbere obrezovanje, ga dokončajte ali prekličite pred naslednjim nalaganjem.

Pri napaki preberite prikazano sporočilo in odpravite vzrok; ne sklepajte, da je bila nova slika shranjena.

31.4. Predogled in dostopnost POS Extended

Predogled uporablja razmerje 2,5 : 1.

Pred oddajo preverite motiv v tem razmerju, ne le v izvirni datoteki.

Polje **Nadomestno besedilo (Accessibility)** ima omejitev 250 znakov.

Nadomestno besedilo naj jedrnato opiše sliko, ne pa generičnega napisa »slika artikla«.

Gumb **Shrani** ob nadomestnem besedilu je ločeno dejanje; sprememba besedila še ni nujno shranjena skupaj z glavnim obrazcem.

31.5. AI urejanje in brisanje POS Extended

Polje **Hitro AI urejanje** ima omejitev 500 znakov.

Vnesite konkretno zahtevo, na primer odstranitev ozadja, ne pa nejasne zahteve »naredi lepše«.

Gumb **Uredi** zahteva neprazen opis urejanja in je med dejanjem onemogočen.

Brisanje trenutne slike odstrani trenutno izbiro, vendar različico ohrani v zgodovini za obnovitev.

Po brisanju QR menija ne pregledujte skozi predpomnjeno staro stran, ampak uporabite običajni postopek osvežitve.

31.6. Zgodovina različic POS Extended

Gumb **Zgodovina slike** odpre seznam, ko ga uporabnik zahteva.

Različica je označena kot **Trenutna** ali **Prejšnja**, vsebuje vir in čas nastanka.

Ukaz **Obnovi** je na voljo za prejšnjo, ne za trenutno različico.

Obnova zamenja trenutno sliko in je vsebinska sprememba javnega menija.

Pred obnovitvijo preverite datum, vir in predogled, da ne vrnete zastarele fotografije z napačno sestavo.

32. Normativ kot graf receptur POS Lite

32.1. Vozlišča in povezave POS Lite

Normativ si predstavljajte kot usmerjen graf: glavni artikel kaže na vhodne artikle.

Vsaka vrstica vsebuje izbrani vhodni artikel in količino za eno enoto glavnega artikla.

Vhodni artikel lahko sam vsebuje normativ, zato graf ni omejen na eno raven.

Sestavljeni meni lahko zato posredno vključuje več jedi in surovin.

Dokumentirajte poslovni pomen vsake povezave, preden jo ustvarite.

32.2. Rekurzivna razgradnja POS Lite

Predogled alergenov razgrajuje vhodne artikle rekurzivno.

To pomeni, da se alergen sestavine pod pripravljeno omako lahko pokaže tudi pri končni jedi.

Rekurzija ne spremeni količin v shranjenem normativu; gre za pregled dedovanih podatkov.

Če sestavina nima potrjenega profila, končni predogled ni samodejno potrjen.

Zato potrditev končne jedi zahteva preverjanje vseh pomembnih ravni.

32.3. Krogi niso receptura POS Lite

Neposredni krog nastane, če artikel kot vhod izbere samega sebe.

Posredni krog nastane, če A vsebuje B, B vsebuje C in C vsebuje A.

Tak graf nima smiselne končne razgradnje in ga ne uporabljajte za nadomeščanje proizvodnih faz.

Če želite predstaviti izkoristek ali polizdelek, uporabite dejanske ločene artikle in preverjen poslovni model.

Ob napaki kroga ustavite urejanje in preglejte celotno verigo, ne le zadnje vrstice.

32.4. Urejevalnik vrstic POS Lite

Ukaz **Dodaj artikel** doda novo vrstico normativa.

Vnos vhodnega artikla odpre iskalni spustni seznam.

Izbrani artikel se po izbiri prikaže z imenom za nabavo oziroma imenom ter enoto, kadar obstaja.

Stolpec **Enota** je informativen in se polni iz vhodnega artikla.

Stolpec **Kol.** sprejme decimalno količino.

Ikona koša odstrani samo zadevno vrstico normativa.

32.5. Tipkovnica v normativu POS Lite

Puščica dol in gor premikata poudarjen zadetek v odprtem seznamu.

Enter odpre seznam oziroma izbere trenutno poudarjeni zadetek.

Po izbiri Enter premakne fokus na količino iste vrstice.

Backspace ali Delete na že izbranem artiklu počisti izbor te vrstice.

Escape zapre seznam brez izbire.

To vedenje uporabite za hitro delo, vendar po zaključku vedno preverite dejanski izbor in enoto.

32.6. Kopiranje normativa POS Lite

Ukaz **Kopiraj iz drugega artikla** odpre izbiro vira.

Kopiranje je začetek urejanja, ne potrditev, da je receptura nove jedi pravilna.

Po kopiranju preverite vse količine, sestavine, enote, alergene in morebitne velikosti.

Posebej pazite, da ne prenesete normativne vrstice, ki za novi artikel nima enakega izkoristka.

Če kopiranje pokaže napako, je ne obidite z ročnim vnosom naključnega nadomestka.

32.7. Veljavnost in datum spremembe POS Lite

Meni obrazec ne predstavlja koledarja različic normativa po datumih.

Zato trenutni shranjeni normativ obravnavajte kot trenutno operativno nastavitev za prihodnje delo.

Če vaš postopek zahteva veljavnost od določenega datuma, spremembo odobrite, zabeležite datum začetka in jo izvedite ob dogovorjenem času.

Ne domnevajte, da vnos retroaktivno spremeni že izdane račune ali zgodovinske dokumente.

Za formalne dokumente, popravke zalog in računovodska obdobja uporabite ločene predpisane postopke.

33. Alergeni: predogled, potrditev in stanja POS Lite

33.1. Dva različna podatka POS Lite

Samodejno dedovani profil je izračun iz normativa.

Ročni alergenski profil vsebuje odgovorno potrditev, vir in dodatna opozorila.

Predogled zato ni nadomestek za ročno deklaracijo.

Prikaz to izrecno loči: najprej se izračuna, nato se profil in vir potrdita spodaj.

Oseba, ki potrjuje, mora imeti dostop do specifikacije proizvajalca ali potrjene recepture.

33.2. Stanje nepreverjeno POS Lite

Začetno stanje alergenskega profila je lahko **nepreverjeno**.

Ne interpretirajte praznega seznama v tem stanju kot dokaz, da artikel nima alergenov.

Najprej zberite podatke o vseh vhodih, vključno z modifikacijami in sledmi, kjer so pomembne.

Dokler vir ni preverjen, izdelka ne oglašujte z nepreverjeno alergensko izjavo.

V evidenco napišite, kdo je preveril dokumentacijo in kdaj.

33.3. Vsebuje in sledi POS Lite

Predogled ločeno prikazuje polji **Vsebuje** in **Lahko vsebuje sledi**.

Prisotnost in možnost sledi nista zamenljivi izjavi.

Seznam **Vsebuje** se deduje iz vhodov, ki imajo tak podatek.

Seznam sledi se deduje ločeno in zahteva ločeno strokovno presojo pri ročni potrditvi.

Ne premikajte alergena med seznamoma samo zato, da bi bil prikaz krajši.

33.4. Potrjenost predogleda POS Lite

Če so vsi vhodni profili preverjeni, predogled pokaže, da so vhodni profili preverjeni.

Če niso, opozori, da je treba opozorila pregledati pred shranjevanjem.

Ta status se nanaša na kakovost vhodnih profilov, ne pomeni pa, da je človek potrdil končni profil.

Končni artikel lahko zahteva dodaten vir, na primer deklaracijo dobavitelja za mešanico ali preveritev kontaminacije.

Potrditev zapišite šele, ko se samodejni izračun in dokazila ujemajo.

33.5. Napaka predogleda POS Lite

Med izračunom se prikaže stanje **Izračunavam alergene iz normativa…**.

Če se prikaže opozorilo o napaki, predogled ni zanesljiva podlaga za potrditev.

Preverite povezljivost, vhodne artikle, normativne vrstice in morebitne kroge.

Ne prepišite starega seznama alergenov kot tihi obvoz napake.

Napako posredujte skrbniku z imenom artikla in koraki, ki so jo povzročili.

33.6. Zastarel odgovor predogleda POS Lite

Pri hitrem zaporedju sprememb normativa lahko odgovor starejšega izračuna prispe pozneje od novejšega.

Tak odgovor je zastarel in ga ne smete obravnavati kot predogled trenutnih vrstic.

Pred potrditvijo počakajte, da se nalaganje konča in preverite, da se prikaz ujema z zadnjo spremembo.

Če ste medtem zamenjali vhodno sestavino, ročno primerjajte ime sestavine z dedovanim seznamom.

Ob dvomu zaprite in ponovno odprite pregled ali shranite šele po jasnem novem izračunu.

33.7. PDF normativa POS Lite

Pri urejanju obstoječega artikla je v dedovanem profilu na voljo povezava **PDF Normativ**.

Dokument odprite v novem zavihku in preverite, da se nanaša na pravi artikel.

PDF je pomoč pri pregledu normativa in alergenov, ne izgovor za preskok ročne potrditve.

Pred tiskom ali predajo preverite datum, verzijo in poslovni kontekst dokumenta.

Če povezava ne obstaja za nov artikel, ga najprej pravilno ustvarite in shranite.

34. Validacije in posledice sprememb POS Lite

34.1. Minimalna validacija artikla POS Lite

Prodajni artikel potrebuje smiselno ime, kategorijo in veljavno ceno.

Čas priprave je celo število, ki ne sme biti negativno.

Vse aktivne velikosti pice potrebujejo ceno.

Vsaka normativna vrstica potrebuje veljaven vhodni artikel in količino, večjo od nič.

Alergenski status in vir preverite kot vsebinsko, ne zgolj tehnično zahtevo.

34.2. Odvisne spremembe POS Lite

Sprememba davčne kategorije lahko počisti nastavitev dela menija in dodanega sladkorja.

Sprememba vrste priprave lahko počisti normativne vrstice.

Sprememba nabavne enote spremeni pomen količin, ki jo uporabljajo recepture.

Sprememba aktivnih premerov pice lahko naredi prej neobvezno ceno obvezno.

Sprememba vhodnega artikla povzroči nov alergenski predogled.

34.3. Kaj sprememba ne naredi POS Lite

Urejanje artikla ne prepiše zgodovine že izdanih računov.

Deaktivacija ne izbriše zgodovinskega artikla.

Barva kartice ne spremeni davka.

Slika ne spremeni recepture.

Kopiranje normativa ne potrdi alergenov.

34.4. Tenant in pravice POS Lite

API in uporabniški vmesnik delujeta v kontekstu prijavljenega najemnika.

ID artikla ni dovoljenje za urejanje enako označenega artikla v drugem tenant kontekstu.

Ne prenašajte povezav API ali identifikatorjev med podjetji kot ročno rešitev.

Če uporabnik ne vidi gumba za urejanje ali brisanje, lahko to izhaja iz njegove vloge.

Zahtevo za spremembo naj izvede pooblaščena oseba v pravilni enoti.

35. Administratorski laboratoriji POS Lite

35.1. Laboratorij: čista sestavina POS Lite

Ustvarite nabavni artikel »Moka tip 500«.

Vključite samo nabavno vlogo in vnesite nabavno ime.

Izberite dejansko enoto mere, ki se uporablja v normativu.

Ne dodajajte kategorije ali prodajne cene, ker artikel ni za neposredno prodajo.

Vnesite preverjen alergenski profil in navedite vir specifikacije.

35.2. Laboratorij: prodaja in nabava POS Lite

Ustvarite artikel, ki se lahko prodaja samostojno in tudi vodi v nabavi.

Vključite obe vlogi.

Vnesite ločeno prodajno ime, kategorijo, ceno in nabavno ime z enoto.

Preverite, da aktivnost zadeva vidnost v meniju, ne nabavne razpoložljivosti.

Zapišite, zakaj sta obe vlogi poslovno potrebni.

35.3. Laboratorij: rekurzivni alergeni POS Lite

Ustvarite ali izberite sestavino z alergenskim podatkom.

Dodajte jo v normativ polizdelka.

Polizdelek dodajte v normativ končne jedi.

Odprite končni artikel in preverite, da predogled doseže podatek skozi obe ravni.

Nato ročno potrdite končni profil z virom, če je pregled popoln.

35.4. Laboratorij: preprečitev kroga POS Lite

Narišite verigo Omaka → Juha → Meni.

Poskusite dodati Meni kot vhod Omake samo v učnem okolju.

Prepoznajte, da bi s tem nastal krog Omaka → Juha → Meni → Omaka.

Odstranite napačno povezavo in zapišite pravilno razgradnjo.

Odgovor na vajo: receptura mora imeti končne vhodne točke brez povratne povezave.

35.5. Laboratorij: slika z obnovitvijo POS Lite

Na testnem prodajnem artiklu naložite dovoljeno sliko in shranite nadomestno besedilo.

Ustvarite drugo različico z dovoljenim postopkom.

Odprite zgodovino in ugotovite, katera je trenutna.

Obnovite prejšnjo različico in preverite, da se je oznaka trenutne različice zamenjala.

Zapišite, da obnova slike ni spremenila cene ali normativa.

36. Obrazci za pregled spremembe POS Lite

36.1. Predlog spremembe artikla POS Lite

Ime artikla: _____

Tenant oziroma podjetje in enota: _____

Vrsta spremembe: novo / ureditev / deaktivacija / slika / normativ.

Razlog in začetek veljavnosti v operativnem procesu: _____

Odobril: _____

36.2. Pregled cene in davka POS Lite

Osnovna cena preverjena proti ceniku: da / ne.

Aktivne velikosti pice pregledane: da / ne / ni pica.

DDV kategorija potrjena: da / ne.

To Go oziroma del menija presojen: da / ne / ni pomembno.

Happy Hour cena in urnik potrjena: da / ne / ni aktivno.

36.3. Pregled normativa POS Lite

Vir recepture: _____

Vse vrstice imajo artikel, enoto in pozitivno količino: da / ne.

Kopirana receptura je bila prilagojena: da / ne / ni kopirana.

Preverjena je odsotnost neposrednega in posrednega kroga: da / ne.

Datum pregleda in podpis: _____

36.4. Pregled alergenov POS Lite

Samodejni predogled se ujema z zadnjo recepturo: da / ne.

Vhodni profili so preverjeni: da / ne.

Ročni profil je potrjen ločeno: da / ne.

Vir oziroma dokument in opomba vira: _____

Prisotnost in sledi sta preverjeni ločeno: da / ne.

37. Javna slika, AI pomoč in omejitve objave POS Lite

37.1. Kaj AI pri sliki sme in česa ne sme POS Lite

AI slika je pomoč pri pripravi vizualnega predloga, ne dokaz, da artikel vsebuje prikazane sestavine, količino ali alergene. Pred objavo mora odgovorna oseba primerjati sliko z dejanskim artiklom, recepturo in ponudbo.

Za opis slike uporabite največ 500 znakov in navedite samo potrjene lastnosti izdelka. Pri **Hitrem AI urejanju** uporabite konkretno zahtevo, na primer »odstrani ozadje«, ne pa zahteve, ki bi lahko spremenila videz izdelka na zavajajoč način.

Če generiranje ali urejanje vrne napako, preverite sporočilo in stanje trenutne slike. Ne sklepajte, da je nova različica shranjena samo zato, ker je bil ukaz poslan. Po uspehu preverite vir, čas nastanka, predogled in nadomestno besedilo.

37.2. Varna objava in obnovitev POS Lite

1. Preverite, da je artikel prodajni in pripada pravi enoti.
2. Preverite, da slika prikazuje isti artikel, velikost in način postrežbe.
3. Preverite obrezovanje v razmerju javnega QR menija.
4. Vnesite smiselno nadomestno besedilo, največ 250 znakov.
5. Shranite nadomestno besedilo z ločenim dejanjem **Shrani**, kadar ga obrazec

tako zahteva.

6. Odprite predogled javnega menija in preverite prikaz na telefonu.

7. Pri obnovi iz zgodovine primerjajte datum, vir in vsebino stare različice.

Brisanje trenutne slike ne pomeni, da je zgodovina izbrisana. Obnova stare različice je nova vsebinska sprememba javnega menija in zahteva ponovni pregled. Slika ne sme biti uporabljena kot nadomestek za alergenski profil ali potrjeno recepturo.

37.3. Funkcije, ki jih ta meni ne zagotavlja POS Lite

Upravljanje menija ureja ponudbo in podatke, ki jih javni QR meni lahko prikaže. Ne zagotavlja:

- javnega internetnega obrazca za rezervacijo mize,
- spletnega nakupa ali spletne dostave darilnega bona,
- Stripe Checkout, Stripe PaymentIntent ali Stripe spletnega plačila.

Teh funkcij ne predstavljajte gostu kot razpoložljivih. Rezervacije miz, izdaja oziroma unovčenje bonov in plačila se izvajajo samo po postopkih, ki jih dejansko podpira POS oziroma drug potrjen kanal.

38. AI svetovalec za POS POS Lite

AI svetovalec je pojasnjevalna pomoč pri preverjanju naročila in delovnega konteksta. Njegov odgovor ni odobritev, knjižba, sprememba naročila ali fiskalno dejanje.

38.1. Predpogoji in kontekst POS Lite

Pred uporabo preverite:

1. da je naprava registrirana v pravi enoti;
2. da je na napravi omogočen dostop do AI svetovalca;
3. da je uporabnik v veljavni POS-identitetni seji;
4. da je odprto oziroma izbrano naročilo iz iste enote;
5. da so podatki naročila dovolj sveži za vprašanje.

Svetovalec prejme samo preverjeni POS-kontekst, ki ga program priloži zahtevi. Ne kopirajte vanj gesel, PIN-ov, številk kartic ali drugih osebnih podatkov. Če je svetovalec na napravi izklopljen ali seja ni veljavna, ne ustvarjajte nadomestnega uporabnika in ne obidite preverjanja naprave.

38.2. Vprašanje, odgovor in pregled POS Lite

V polje **Vprašajte svetovalca ...** vnesite eno konkretno vprašanje, na primer: »Kateri podatki naročila še niso potrjeni?« ali »Kaj moram preveriti pred zaključkom?«. Pošljite vprašanje in počakajte na povzetek, priporočila ter morebitna kritična opozorila.

Pred dejanjem:

1. primerjajte odgovor z dejanskim naročilom in prikazom POS-a;
2. preverite vsako kritično opozorilo po običajnem postopku;
3. pri nejasnem ali nedosegljivem odgovoru uporabite normativni postopek

poglavja, ne ponavljajte plačila ali fiskalizacije;

4. odločitev in morebitno eskalacijo zabeležite po internem pravilu.

AI odgovor je nasvet. Endpoint svetovalca ne spreminja naročila, cen, normativa, zaloge, plačila ali FURS podatkov in sam ne potrdi kritične napake. Če so AI nasveti nedosegljivi, kritične strežniške kontrole še vedno veljajo; delo nadaljujte samo po preverjenem običajnem postopku.

38.3. Napaka ali zastarel kontekst POS Lite

Če program javi, da AI svetovalec ni dosegljiv, odgovor ni veljaven ali naročilo v izbrani enoti ne obstaja:

1. ne uporabljajte nepreverjenega odgovora;
2. osvežite prikaz naročila in preverite enoto ter aktivno identiteto;
3. ponovite vprašanje samo, če je kontekst po osvežitvi pravilen;
4. ob ponovitvi napake shranite čas, enoto, napravo in prikazano sporočilo;
5. nadaljujte brez AI po običajnem postopku oziroma zadevo predajte vodji.

AI svetovalca ne uporabljajte kot kanal za rezervacijo, spletni nakup bona, plačilo ali spremembo alergenskega profila.

39. AI slika: neuspeh, pregled in zgodovina POS Lite

Pred generiranjem ali urejanjem preverite, da je artikel shranjen, opis neprazen in omejen na potrjene lastnosti. Pri AI-urejanju navedite eno konkretno spremembo, na primer odstranitev ozadja. AI ne sme dodati nepotrjenih sestavin, velikosti, dodatkov ali alergenskih trditev.

Normalni postopek:

1. shranite artikel in preverite njegovo prodajno enoto;
2. vnesite ali preglejte opis slike;
3. izberite **Generiraj AI sliko** ali **Hitro AI urejanje**;
4. počakajte na zaključek stanja **Generiram ...**;
5. preglejte rezultat v razmerju javnega menija;
6. preverite vir, čas nastanka, nadomestno besedilo in različico;
7. objavite šele po vsebinski odobritvi.

Če generiranje oziroma urejanje ne uspe, ne klikajte zaporedoma in ne domnevajte, da je rezultat shranjen. Preberite napako, preverite, ali je trenutna slika ostala nespremenjena, in po potrebi uporabite potrjeno nalaganje JPEG, PNG ali WebP. Če je nastala napačna različica, je ne objavite; uporabite **Zgodovina slike**, primerjajte vir in čas ter obnovite prejšnjo različico samo po odobritvi. Obnova spreminja javno vsebino, ne pa cene, DDV ali normativa, zato zahteva nov predogled in zapis pregleda.

DEL V

Priprava, KDS, QR meni in telefonska naročila

V tem delu so zbrani preverjeni postopki in reševanje napak za navedeno področje.

5. Priprava, KDS, QR meni in telefonska naročila POS Extended

1. Namen sklopa POS Lite

Ta sklop vodi naročilo od oddaje do predaje gostu.

V njem uporabljate pripravo hrane, kuhinjski prikazovalnik KDS, QR meni in telefon.

Plačilo, fiskalizacija in račun so opisani v sklopu 06.

Zaloge in pripravljena hrana so opisane v sklopu 07.

2. Predpogoji POS Lite

1. Uporabnik je prijavljen v pravo poslovno enoto in blagajno.
2. Za delo na blagajni je odprta lastna izmena.
3. Artikli imajo pravilno kategorijo, ceno in po potrebi postajo priprave.
4. KDS postaje in prikazovalniki so aktivni za isto enoto.
5. Vsak KDS zaslon ima določene postaje, ki jih spremlja.
6. Za QR naročila je aktiviran QR meni in objavljen veljaven QR identifikator.
7. Za telefonska naročila je urejen dostop do imenika naročnikov.
8. Za dostavo so vnaprej dogovorjeni način predaje, območje in strošek dostave.

> **Opozorilo:** Naročila pošljite v pripravo šele, ko so preverjeni artikel, količina, opombe in način predaje. Popravek že poslanega naročila zahteva usklajevanje s postajo priprave.

3. Pojmi in stanja POS Lite

3.1. Naročilo POS Lite

Naročilo je odprta košarica na mizi, za prevzem, dostavo ali QR gosta.

Naročilo ni račun. Račun nastane šele pri uspešno zaključenem plačilu.

3.2. HOLD in FIRE POS Lite

HOLD pomeni zadržano postavko. Na zaslonu priprave še ni delovni nalog.

FIRE sprosti zadržani hod v aktivno pripravo.

Zadrževanje se uporablja pri večhodnem servisu, ne za opuščanje naročil.

3.3. BUMP in potrditev izdaje POS Lite

Klik aktivne postavke na KDS jo označi kot pripravljeno (**Bumped**).

Če je omogočen modul izdaje, se po BUMP nalog še potrdi na zaslonu Izdaja.

Šele potrditev izdaje pomeni, da je bila jed predana natakarju oziroma gostu.

4. Oddaja običajnega naročila v pripravo POS Lite

1. V prodajnem pogledu odprite mizo ali ustvarite novo naročilo.
2. Izberite artikle in preverite količine.
3. Dodajte opombo na raven postavke, kadar velja samo za eno jed.
4. Dodajte splošno opombo samo, kadar velja za celotno naročilo.
5. Preverite alergenska opozorila in posebne želje gosta.
6. Preverite, ali je naročilo za mizo, za prevzem ali dostavo.
7. Pritisnite dejanje za pošiljanje v pripravo.
8. Počakajte na potrditev, da je naročilo shranjeno.
9. Na KDS preverite, da je postavka prišla na pravilno postajo.

Če se nalog ne pojavi takoj, zaslon KDS podatke osvežuje približno vsakih 15 sekund. Ne oddajajte iste postavke drugič samo zaradi čakanja.

4.1. Če je bila izbrana napačna postavka POS Lite

1. Preverite, ali je postavka že aktivna na KDS.
2. Če ni poslana, jo popravite v naročilu in nato pošljite.
3. Če je aktivna, kuhinjo takoj obvestite o spremembi.
4. Naročilo popravite z dovoljenim postopkom v POS.
5. Preverite KDS in končno vsebino naročila.

Nikoli ne nadomeščajte napačne jedi z neuradno ustno spremembo brez uskladitve naročila. Podatki o pripravi, zalogi in računu morajo ostati enaki.

5. Delo na KDS POS Standard

5.1. Izbira zaslona POS Standard

1. Odprite **KDS** ali namenski pogled Kuhinja, Pica oziroma Točilnica.
2. Če je na napravi več prikazovalnikov, izberite pravilni zaslon.
3. Preverite oznake postaj pod naslovom zaslona.
4. Če piše, da zaslon nima naročnin, ga ne uporabljajte za pripravo.
5. Vodja naj v nastavitvah zaslonu dodeli ustrezne postaje.

KDS prikaže samo naloge postaj, ki jim je zaslon naročen.

5.2. Branje kartice naročila POS Standard

Kartica prikazuje identifikacijo naročila, postavke, čas in opombe.

Prikazani so lahko število gostov, alergeni, sledi alergenov in splošna opomba.

Rumeni opozorilni znak označuje uporabo privzete postaje.

Barve časa so operativni signal:

Barva	Starost odprte postavke
zelena	manj kot 10 minut
oranžna	10 do 20 minut
rdeča	več kot 20 minut

Čas ni dokaz o napaki; opozori ekipo, da preveri vrstni red in predajo.

5.3. Priprava in BUMP POS Standard

1. Na kartici preberite artikel, količino, opombo in alergenska opozorila.
2. Pripravite samo tiste postavke, ki so na vaši postaji.
3. Pred BUMP preverite, da je jed dejansko pripravljena.
4. Kliknite aktivno postavko oziroma dejanje **BUMP**.
5. Preverite, da je postavka označena kot pripravljena.
6. Če je vključen zaslon Izdaja, počakajte na prevzem tam.

> **Opozorilo:** BUMP ne pomeni »začel sem pripravljati«. Pomeni »pripravljeno za naslednji korak«. Prezgoden BUMP lahko povzroči, da natakar predlaga izdajo jedi, ki še ni pripravljena.

5.4. Potrditev na zaslonu Izdaja POS Standard

1. Odprite **Izdaja** na postaji predaje.
2. Poiščite pripravljeno naročilo po oznaki, mizi ali času.
3. Primerjajte jedi s kartico in oznako prevzema.
4. Predajte naročilo pravilnemu natakarju ali gostu.
5. Potrdite prevzem samo po fizični predaji.

Če izdaja ni omogočena, je BUMP zadnje stanje KDS naloga.

5.5. Izpad povezave ali napaka KDS POS Standard

1. Ne klikajte večkrat iste postavke.
2. Zapišite številko naročila in postavko.
3. Preverite, ali je zaslon pokazal napako pri nalaganju.
4. Preverite povezavo naprave in nato osvežite prikaz.
5. Če stanje ni jasno, preverite naročilo na POS in se uskladite s kuhinjo.
6. Ponovitve BUMP ne izvajajte na pamet.

Sistem uporablja idempotentne zahteve, vendar fizična priprava ni samodejno idempotentna. Zato najprej ugotovite dejansko stanje jedi.

6. Večhodna naročila POS Extended

6.1. Razporeditev hodov POS Extended

Hodi imajo številko in vrstni red strežbe.

Postavke brez hoda se obravnavajo kot običajne postavke.

V istem hodu so lahko jedi z več postaj, na primer kuhinja in točilnica.

1. Pri vnosu naročila dodelite jedi ustreznemu hodu.
2. Preverite, da so jed in spremljajoča pijača v predvidenem hodu.
3. Zadržite hode, ki ne smejo v pripravo takoj.
4. Pošljite naročilo.
5. Na KDS preverite vidni aktivni prvi hod.

6.2. FIRE naslednjega hoda POS Extended

1. Preverite, da je prejšnji hod pripravljen oziroma izdan po dogovoru ekipe.
2. Na ustrezni kartici poiščite nadzor **FIRE** za naslednji hod.
3. Preverite številko hoda, preden potrdite.
4. Sprožite FIRE.
5. Preverite, da se hod pokaže kot aktiven na vseh potrebnih postajah.
6. Kuhinji povejte, če mora biti hitrost priprave posebna.

FIRE lahko sproži več povezanih nalog istega hoda. To je pričakovano: jed in vino oziroma jedi na več postajah morajo ostati usklajeni.

6.3. Kaj preveriti pri HOLD POS Extended

1. Preverite, da so zadržane samo postavke poznejšega hoda.
2. Ne pričakujte, da bo HOLD med aktivnimi delovnimi nalogi.
3. Ne označujte zadržane postavke kot pripravljene.
4. Ne pritiskajte FIRE, če gost še ni pripravljen na naslednji hod.
5. Ob spremembi zaporedja najprej uskladite servis in kuhinjo.

Če je FIRE poslan prehitro, obvestite postajo takoj. Stanja ne odpravljajte z neformalnim brisanjem kartice; vodja naj uporabi dovoljen popravek naročila.

7. Postaje in usmerjanje POS Lite

KDS podpira ločene postaje **Kuhinja**, **Pica** in **Točilnica**.

Postaja lahko na enem prikazovalniku deli prostor z drugo postajo ali ima samostojen zaslon.

7.1. Pravilo za osebje POS Lite

1. Kuhinja pripravlja le naloge Kuhinja.

2. Pica pripravlja le naloge Pica.
3. Točilnica pripravlja le naloge Bar oziroma Točilnica.
4. Osebje ne prestavlja nalog med postajami z ustnim dogovorom brez popravka.
5. Ob opozorilu fallback vodja preveri pravila artikla po koncu kritične priprave.

7.2. Prazna ali napačna vsebina zaslona POS Lite

Če zaslon nima aktivnih nalogov, najprej preverite izbrani prikazovalnik in njegove postaje. Če je naročilo usmerjeno na drugo postajo, ga ne pripravljajte zgolj zato, ker ga vidite v POS.

Če se na kartici pojavi artikel, ki ga postaja ne more pripraviti, ga ne označujte kot pripravljenega. Pokličite vodjo izmene za usmeritev.

8. QR meni POS Extended

8.1. Namen QR identitete POS Extended

QR koda odpira meni z identiteto lokacije oziroma mize.

Identiteta mora pripadati točni enoti in, kadar je uporabljena, točni mizi.

QR gosta ne preusmerjajte na splošno kodo druge enote, ker se lahko naročilo odpre na napačni lokaciji.

8.2. Pred začetkom QR prodaje POS Extended

1. V administraciji QR preverite, da je koda aktivna.
2. Preverite enoto, mizo oziroma predvideni kanal.
3. S telefonom preskusno odprite kodo.
4. Preverite, da se prikaže pravi meni in identiteta lokacije.
5. Preverite, da so artikli, ki jih želite prodajati, vidni v meniju.
6. Ne objavljajte preskusne kode na mizah.

8.3. QR naročilo gosta POS Extended

1. Gost odpre QR kodo.
2. Izbere artikle in doda jasne opombe.
3. Gost potrdi oddajo v meniju.
4. Osebje preveri novo naročilo na POS oziroma KDS.
5. Kuhinja ga pripravi po običajnem postopku.
6. Pred predajo preverite identiteto mize ali oznako prevzema.

QR naročilo ni samodejno dokaz fizične prisotnosti gosta. Pri sporni mizi preverite oznako na mizi in osebo, ki prevzema.

8.4. To Go v QR meniju POS Extended

To Go pomeni prevzem za s seboj.

1. Gost izbere možnost To Go, kadar ne želi strežbe za mizo.
2. Osebje preveri, da je na naročilu jasno označen prevzem.
3. Pripravo opremite z oznako naročila, ne z imenom drugega gosta.
4. Pri izdaji primerjajte oznako, artikle in količino.
5. Ne odlagajte več To Go paketov brez ločljivih oznak.

Če gost spremeni To Go v strežbo na mizi, naj osebje pred pripravo uredi pravilen kanal naročila in obvesti postajo.

8.5. Težava z QR naročilom POS Extended

Če gost trdi, da je oddal naročilo, vi pa ga ne vidite:

1. Vprašajte za čas oddaje, artikle in oznako mize.
2. Preverite odprta naročila in KDS.
3. Ne ustvarjajte takoj dvojnega naročila.
4. Če oddaja ni uspela, naročilo vnesite na POS in jasno označite kanal.
5. Če obstaja, uporabite dokazilo gosta samo za identifikacijo, ne za sklep o plačilu.

9. Telefonska naročila POS Standard

9.1. Iskanje naročnika POS Standard

Telefonsko številko vnesite v običajni zapis, ki ga uporablja klicatelj.

Sistem jo normalizira za iskanje: presledki, vezaji in zapis države ne smejo ustvarjati nove osebe, če gre za isto številko.

1. Odprite **Telefonski naročniki** ali začnite telefonsko naročilo.
2. Vnesite številko klicatelja.
3. Izberite najdenega naročnika, če se podatki ujemajo.
4. Potrdite ime in naslov z osebo na telefonu.
5. Če zapisa ni, ustvarite naročnika z normalno telefonsko številko.

Ne iščite po približno enakem imenu, kadar je na voljo telefon. Telefon je ključ za preprečevanje podvojenih profilov.

9.2. Naročilo za prevzem POS Standard

1. Izberite način **Prevzem**.
2. Izberite oziroma dodajte naročnika po telefonu.
3. Vnesite artikle, količine, opombe in dogovorjeni čas.
4. Ponovite naročilo klicatelju.
5. Pošljite v pripravo.

6. Paket označite z identifikacijo naročila in časom prevzema.
7. Ob prevzemu preverite osebo, vsebino in stanje plačila.

9.3. Naročilo za dostavo POS Extended

1. Izberite način **Dostava**.
2. Poiščite naročnika po normalizirani telefonski številki.
3. Glasno potrdite naslov, zvonec, nadstropje in kontakt.
4. Vnesite artikle, opombe, čas in dogovor o plačilu.
5. Preverite strošek dostave, če ga poslovanje uporablja.
6. Pošljite naročilo v pripravo.
7. Ob predaji kurir preveri paket, naslov in način plačila.

Ne kopirajte starega naslova brez potrditve. Naročnik lahko z iste številke naroča na drugo lokacijo.

9.4. Podvojeni profil ali številka POS Standard

1. Ne ustvarite tretjega zapisa.
2. Primerjajte normalizirano številko, ime in zgodovino naročil.
3. Uporabite zapis, ki ima potrjene aktualne podatke.
4. Neskladje prijavite vodji za ureditev imenika.
5. Naročilo vedno dokončajte na enem, izbranem profilu.

10. Končne kontrole sklopa POS Lite

Preden naročilo zapusti pripravo, preverite:

1. naročilo je v pravi enoti in pri pravilni mizi, prevzemu ali dostavi;
2. KDS nalogi so na pravilnih postajah;
3. HOLD hodi niso nenamerno ostali zadržani;
4. BUMP je uporabljen samo za pripravljene postavke;
5. izdane jedi so fizično predane ali jasno označene za predajo;
6. QR To Go paketi imajo nedvoumno oznako;
7. telefonski naročnik je izbran po pravilno normalizirani številki;
8. osebje ve, kdo prevzame oziroma dostavi naročilo.

Nato nadaljujte s plačilom in računom po sklopu 06.

11. Operativni model priprave POS Lite

11.1. Tok podatkov in odgovornost POS Lite

Prodajna oseba je odgovorna za pravilnost naročila pred pošiljanjem. KDS ne popravlja cene, količine, alergena ali kanala predaje. Kuhinjska oseba je odgovorna za dejansko pripravo prikazane postavke. Oseba na izdaji je odgovorna za fizično ujemanje paketa in naročila. Vodja izmene razrešuje neskladja med zasloni, POS in dejanskim stanjem. Kurir potrdi predajo paketa, ne pa pravilnosti fiskalnega računa. Gostova ustna sprememba postane veljavna šele po evidentiranju v POS.

Korak	Vir resnice	Kdo potrdi	Kaj se ne sme sklepati
vnos	odprto naročilo POS	prodajno osebje	da je kuhinja že videla vrstico
pošiljanje	KDS nalog	POS/KDS	da je jed pripravljena
FIRE	dogodek sprostitve	strežba	da so vse postaje že končale
BUMP	čas **bumpedAt**	pripravljavec	da je gost jed prevzel
ACK	čas **ackAt**	izdaja/natakar	da je račun plačan
dostava	status dostave	kurir	da je plačilo pri kurirju uspešno

11.2. Identifikatorji, ki jih osebje bere POS Lite

Številka naročila poveže POS, KDS, izdajo in telefonski paket. ID KDS naloga je tehnična sled ene postavke na eni postaji. ID postavke razlikuje dve enaki jedi z različnima opombama. ID postaje določa, kateri zaslon sme nalog obdelati. Številka hoda določa vrstni red strežbe, ne čas priprave. **pairingGroupId** poveže postavke istega QR večhodnega naročila. Čas **ustvarjeno** je čas nastanka naloga. Čas **aktiviranoAt** je čas materializacije oziroma FIRE. Čas **bumpedAt** je dokaz potrditve priprave. Čas **ackAt** je dokaz prevzema na izdaji. Oznaka mize ni nadomestek za številko naročila pri To Go. Ime telefonskega naročnika ni dovolj za identifikacijo dostave.

11.3. Minimalni ustni klic med vlogami POS Lite

Natakar naj pove številko naročila, postajo, spremembo in želeni čas. Primer: »Naročilo 184, pica, brez čebule, še ni v peči.« Kuhinja naj ponovi kritični podatek, preden začne spremembo. Primer: »184: brez čebule, potrjeno.« Izdaja naj pri predaji pove oznako prevzema in število paketov. Kurir naj ponovi naslovni identifikator, ne celotnih osebnih podatkov pred gosti. Vodja naj odločitve o odpisu ali ponovni pripravi zapiše v dogovorjeni dnevnik.

12. Zasloni Kuhinja, Pice, Točilnica in Izdaja POS Standard

12.1. Dostop in profil postaj POS Standard

V navigaciji je Točilnica ločen pogled. Kuhinja je namenjena postaji **kitchen**. Pice so ločen pogled samo pri profilu ločenih kuhinje in pic. Pri profilu združene kuhinje zaslon Kuhinja spremlja **kitchen** in **pizza**. Ne sklepajte iz naslova zaslona, da vidi vse postaje. Pred začetkom izmene preverite dejanske oznake naročenih postaj. Zaslon brez naročnin ne sme postati improvizirana delovna čakalnica. Administrator spremeni profil; kuhar ga ne spreminja sredi servisa. Ob menjavi enote se znova preveri enota prijavljenega uporabnika. Nalog iz druge enote ni razlog za pripravo ali BUMP.

12.2. Kuhinja POS Standard

Kuhinja bere glavno jed, prilogo, stopnjo pečenja in alergenske opombe. Kuhinja preveri, ali priloga pripada isti postavki ali drugi postaji. Kuhinja ne pripravlja pice, če je nalog usmerjen na Pice. Kuhinja označi BUMP šele, ko je celotna prikazana količina pripravljena. Če je ena od treh enakih porcij nepopolna, se ne potrdi cele vrstice. Oseba naj pokliče vodjo, kadar prikaz ne omogoča delnega zaključka zahtevanega dela. Kuhinjski časovnik se uporablja za prioritetni pogovor, ne za kaznovanje osebja. Rdeča kartica se najprej preveri glede časa FIRE in dogovorjenega časa dostave. Kuhinjska opomba »alergen« se bere pred izborom sestavin. Nejasno opombo je treba pojasniti s prodajno osebo, ne interpretirati.

12.3. Pice POS Standard

Postaja Pice preveri velikost, testo, polovice, dodatke in opombo. Pica z odstranjeno sestavino ni isto kot pica brez alergenske sledi. Če gost navaja alergijo, osebje uporabi odobren alergen postopek lokala. Čas pečenja ne upravičuje BUMP pred rezanjem oziroma pakiranjem, če to zahteva naročilo. Za dostavo pica ostane označena do prevzema kurirja. Za To Go pica dobi oznako naročila pred odložitvijo na polico. Če peč odpove, Pice takoj sporoči pričakovano zamudo in prizadeta naročila. Ne premikajte naloga na Kuhinjo zato, ker je tam prosta kapaciteta. Vodja naj spremembo usmerjanja uredi sistemsko pred naslednjo prodajo.

12.4. Točilnica POS Standard

Točilnica preveri volumen, temperaturo, dodatke in opombo brez ledu. Pijača v prvem hodu se lahko aktivira prej kot zadržana glavna jed. Točilnica ne čaka na Kuhinjo, razen če je servis izrecno usklajen po hodu. Steklenica, kozarec in brezalkoholna različica so ločene postavke. Pri več enakih pijačah se količina preveri pred pripravo. Pijačo za dostavo zaprite in označite skladno s pravilom enote. Pri manjkajočem artiklu Točilnica ne izbere samovoljnega nadomestka. Natakar potrdi ponudbo nadomestka pri gostu in spremembo vnese v POS.

12.5. Izdaja POS Standard

Izdaja je prehod med stanjem BUMP in fizičnim prevzemom. Na izdaji se primerja številka naročila, vsebina, količina in kanal. Za mizo se preveri miza oziroma natakar, ne glasen klic imena gosta. Za To Go se preveri oznaka prevzema in število kosov paketa. Za dostavo se preveri paket, kurir in naslovna oznaka. ACK izvedite takoj po predaji, ne ob naslednjem praznem trenutku. Če natakar prevzame samo del naročila, se to ustno označi kot delna predaja. Sistemskega ACK ne uporabljajte kot zamenjavo za dejansko predajo. Paket, ki čaka, naj bo fizično ločen od že potrjeno prevzetega paketa.

12.6. Kartica kot delovni dogovor POS Standard

Kartica je namenjena izvedbi, ne pogajanju o ceni. Splošna opomba velja za celotno naročilo, če ni drugače jasno zapisano. Postavčna opomba velja samo za navedeni artikel. Opombo se bere dobesedno in skupaj z artiklom, ki mu pripada. Količina je del naloga tudi pri artiklu brez opombe. Fallback opozorilo se zapiše za poznejšo nastavitev, ne odstrani ročno. Različni hodi istega naročila niso samodejno isti časovni prioritetni razred. Pri več postajah je treba preveriti, ali čaka spremljajoča postavka.

13. Usmerjanje in spremembe po pošiljanju POS Lite

13.1. Pred spremembo POS Lite

Ustavite fizično pripravo, kadar je to še mogoče. Povejte številko naročila in točno postavko. Ugotovite stanje: zadržano, aktivno, bumped ali ack. Ugotovite dejansko stanje hrane: ni začeto, v delu, pripravljeno, predano. Preverite, ali je sprememba zaradi napake osebja ali želje gosta. Preverite vpliv na alergene, ceno, zalogo in čas. Šele nato izvedite dovoljen popravek v naročilu.

13.2. Sprememba zadržane postavke POS Lite

Zadržane postavke niso aktivni delovni nalogi. Spremembo zadržanega hoda uredite v naročilu pred FIRE. Preverite številko hoda po spremembi. Preverite, da nova postavka ohrani pravilen kanal priprave. Če se spremeni količina, pred FIRE glasno uskladite servis. Če se spremeni postaja, preverite novo usmerjanje na KDS. Nikoli ne pošiljajte starega in novega hoda z istim namenom brez pojasnila.

13.3. Sprememba aktivne postavke POS Lite

Aktivna postavka lahko že povzroča porabo sestavin. Prodajno osebje takoj pokliče postajo in navede stanje spremembe. Postaja odgovori, ali lahko spremembo še izvede. V POS se evidentira dovoljena sprememba po pravilih pravic. Če je bila priprava že začeta, vodja določi nadaljnji postopek. Ne ustvarite nove postavke, dokler ne veste, ali stara ostaja veljavna. Preverite novo kartico na prizadeti postaji. Preverite, da druga postaja ni ostala s staro spremljajočo postavko.

13.4. Sprememba po BUMP POS Lite

BUMP pomeni, da je postaja pripravo že zaključila. Najprej poiščite fizično jed oziroma pijačo. Če še ni predana, jo ločite in označite »ne izdaj«. Če je predana, natakar preveri pri gostu in vodja vodi reklamacijo. POS popravek mora slediti odobrenemu postopku za odprto ali zaključeno prodajo. Ne uporabite novega brezplačnega artikla kot prikritega popravka računa. Odpis in ponovno pripravo dokumentirajte po internem pravilu.

13.5. Preklic POS Lite

Preklic praznega odprtega telefonskega naročila je mogoč po pravilih POS. Preklic z aktivnimi nalogi zahteva najprej stik z vsemi postajami. Preklic z BUMP postavko zahteva preverjanje fizične predaje. Preklic dostave zahteva stik s kurirjem, če je že odšel. Preklic QR naročila ne sme izbrisati že pripravljene hrane brez sledi. Pri že plačanem ali izdanem računu se uporablja postopek iz sklopa 06. Razlog preklica naj bo dejanski: gost, nedosegljiv naslov, napaka ali zaloga. »Samo da izgine s seznama« ni veljaven razlog.

13.6. Primer spremembe POS Lite

Gost pri naročilu 184 spremeni margarito v vegetarijansko. Pica potrdi, da testo še ni obloženo. Natakar spremeni postavko v POS po dovoljenem postopku. Pica na zaslonu preveri novo ime, dodatke in opombo. Stare kartice ne označi kot pripravljene. Če se pojavi dvojnik, se ustavi priprava in pokliče vodja.

14. Večhodni servis v praksi POS Extended

14.1. Pred pošiljanjem POS Extended

Prvi hod naj vsebuje postavke, ki jih gost želi takoj. Poznejši hod naj vsebuje jedi, ki ne smejo v pripravo prezgodaj. Pijača se dodeli v hod po dogovoru servisa, ne po navadi kuhinje. Sladica ni samodejno HOLD, če jo gost želi takoj. Enaka jed v dveh hodih mora biti označena z različnim hodom. Pred pošiljanjem natakar glasno pregleda število hodov.

14.2. FIRE kontrola POS Extended

FIRE izvajajte ob dogovorjenem trenutku strežbe. Preverite **courseNumber**, ne samo položaja kartice. Preverite, da **pairingGroupId** pripada izbranemu naročilu. FIRE z istim namenom se ne ponavlja zaradi počasnega osveževanja. Po FIRE počakajte na potrditev in nato preglejte postaje. Če ena postaja hoda ne vidi, zapišite postajo in čas ter eskalirajte. Ne sproščajte naslednjega hoda zato, da bi »ohranili tempo« brez gosta.

14.3. Sinhronizacija postaj POS Extended

Kuhinja in Točilnica se pred velikim hodom dogovorita o ciljnem času. Pice ob dolgem času pečenja sporočijo kuhinji, ne čakajo v tišini. Natakar ob zamudi gostu poda realen čas, ne tehničnega ugibanja. Izdaja ne ACK-a posamezne postaje kot da je cel hod zaključen. Vodja uporabi številko naročila pri razreševanju zaporedja.

15. KDS izpad, obnovitev in dokazovanje stanja POS Standard

15.1. Znaki incidenta POS Standard

Zaslon se ne osveži približno 15 sekund ali več. Zaslon prikaže napako nalaganja. Kartica izgine brez BUMP ali ACK. POS kaže poslano naročilo, postaja pa ga ne vidi. BUMP ostane na zaslonu po kliku brez potrditve. Na dveh zaslonih se kaže neskladno stanje istega naročila.

15.2. Prvi odziv POS Standard

Ne oddajajte istega naročila še enkrat. Ne klikajte BUMP zaporedoma. Zapišite številko naročila, nalog, postajo in čas. Povejte vodji, ali je jed fizično začeta. Ohranite kartico oziroma posnetek napake, če to dovoljuje politika. Preverite lokalno omrežje in napajanje naprave. Osvežite samo po zapisu dejanskega stanja.

15.3. Obnovitev po osvežitvi POS Standard

Primerjajte seznam KDS s POS odprtimi naročili. Za vsak sporni nalog preverite stanje **zadrzano**, **aktivno**, **bumped** ali **ack**. Primerjajte čas aktivacije z dejanskim začetkom priprave. Če je BUMP uspel, ne pripravljajte ponovno samo zato, ker osebje ni videlo potrditve. Če BUMP ni uspel, vendar je jed pripravljena, vodja določi dokumentiran zaključek. Če nalog manjka, ne izdelujte hrane samo po spominu brez povezave z naročilom. Po obnovitvi obvestite strežbo o vseh potrjenih zamudah.

15.4. Idempotentnost ni fizična varovalka POS Standard

Vsak BUMP in ACK uporablja ključ idempotentnosti. Enak tehnični zahtevek ne bi smel ustvariti drugega dogodka. To ne prepreči dveh fizično pripravljenih jedi. Zato pred ponovitvijo dejanja preverite pult, peč in izdajo. Ključa ne poskušajte ročno spreminjati, da bi obšli negotovo stanje. Vodja zbira incidentno številko, ne pa osebnih ugibanj.

16. QR meni, naprava in odprto naročilo POS Extended

16.1. Kaj QR identiteta pomeni POS Extended

QR identiteta poveže gosta z enoto in po potrebi mizo. QR naprava ni osebni račun gosta. Koda za mizo A1 ni koda za teraso B1. Gost mora uporabljati kodo, ki je fizično na njegovi lokaciji. QR meni lahko zahteva bližino lokala ali lokalni Wi-Fi. Zunaj dovoljenega območja se gostu ne obljublja oddaje naročila. Ne kopirajte QR povezave med enotami.

16.2. Predobjavna kontrola kode POS Extended

Skenirajte fizično natisnjeno kodo. Preverite prikazano ime enote. Preverite identiteto mize oziroma kanala. Preverite, da meni ni testni ali prazen. Preverite vidnost artiklov in cen na dejanski napravi. Preverite, da je naprava po testu odstranjena iz odprte košarice. Ne uporabljajte zasebne QR slike kot nadomestek uradne oznake.

16.3. Oddaja QR naročila POS Extended

Gost izbere artikle in potrdi vsebino v meniju. Gost vpiše razumljivo opombo le, kadar jo lokal lahko izvede. Po oddaji osebje poišče odprto naročilo po pravilnem kanalu. Osebje preveri mizo, količino in opombe pred pripravo. QR naročilo se v pripravo pošlje po istem nadzorovanem postopku kot POS naročilo. Gostu ne obljubljajte plačilnega stanja samo na podlagi prikaza v brskalniku. Račun in plačilo se obravnavata ločeno po sklopu 06.

16.4. Odprto naročilo QR gosta POS Extended

Odprto QR naročilo je lahko dopolnjeno le po pravilih poslovanja. Pred dodajanjem preverite, ali gre za isto mizo in isto skupino. Ne združujte dveh miz samo zato, ker je priimek enak. Ob prestavitvi gosta naj natakar najprej uredi pravilno mizo naročila. Ob odhodu gosta brez zaključka vodja preveri dejansko porabo in pravila lokala. QR identiteta ne nadomesti preverjanja prisotnosti gosta.

16.5. Klic natakarja iz QR POS Extended

Zahtevek natakarju ima stanje **caka**, **potrjeno** ali **zakljuceno**. **caka** pomeni, da gost zahteva pomoč, ne da je pomoč že na poti. Natakar sprejme zahtevek in ga označi **potrjeno**. Po obisku mize zahtevek označi **zakljuceno**. Zahtevek vsebuje enoto, mizo, QR napravo in čase dogodkov. Ne zapirajte zahtevka, ker ga je videl drug natakar. Če gost znova kliče, preverite mizo in čas, preden sklepate o dvojniku. Čakalna vrsta se osvežuje periodično; pri nujnem primeru uporabite običajni klic osebja.

16.6. QR To Go POS Extended

To Go mora biti izbran pred pripravo, kadar je mogoče. Paket dobi številko naročila in dogovorjeno oznako prevzema. Ne pišite celotne telefonske številke na javno polico. Ob prevzemu vprašajte za oznako in primerjajte artikle. Če se gost predstavi z drugo oznako, preverite odprto naročilo, ne ugibajte. Paket ne dobi ACK, dokler ga nekdo dejansko ne prevzame.

17. Telefonski naročniki, klici in dostava POS Extended

17.1. Normalizacija telefona POS Standard

Telefon se išče po normalizirani vrednosti, ne po zapisu presledkov. **041 123 456** in **041-123-456** naj predstavljata isto številko. Zapis države se preveri skladno s pravili imenika. Ne sklepajte, da sta dve različni mednarodni številki isti brez preveritve. Normaliziran telefon je iskalni ključ, ne dokaz identitete osebe. Ob klicu potrdite ime in naslov z govorjeno osebo. Telefonske številke ne izgovarjajte na glas pred drugimi gosti.

17.2. CTI in ročni klic POS Lite

CTI prikaz klicatelja je pomoč pri iskanju, ne samodejna potrditev naročnika. Če CTI ponudi profil, potrdite ime in aktualni naslov. Če CTI številke ne prepozna, številko vnesite ročno. Če je klic skrit, ustvarite ali izberite profil po potrjenih podatkih. Ne ustvarjajte profila samo iz nepreverjenega CTI imena. Ob prekinitvi klica zapišite minimalne podatke in ponovno pokličite le po privolitvi oziroma politiki.

17.3. Polja telefonskega naročila POS Standard

Polje	Obvezno preverjanje	Primer
telefon	normaliziran zapis in ujemanje	041 123 456
ime	potrditev klicatelja	Ana
izpolnitev	prevzem ali dostava	dostava
artikli	količina in opombe	2 × vegetarijanska
čas	predvideni prevzem/dostava	18:40
naslov	ulica, številka, kraj	Cesta 1, Ljubljana
dostop	zvonec, nadstropje, navodilo	zvonec Novak
plačilo	le dogovorjeni način	kartica ob dostavi
strošek	če je nastavljen	2,00 EUR

17.4. Telefonski prevzem POS Standard

Klicatelju ponovite artikle, količine in skupno število paketov. Klicatelju povejte realen predvideni čas, ne samo čas začetka peke. Vnesite prevzem kot kanal, ne kot dostavo brez naslova. Po pošiljanju preverite KDS usmerjanje. Paket označite z naročilom in časom. Ob prihodu kupca preverite oznako, preden paket predate. Plačilo in račun izvedite po sklopu 06.

17.5. Telefonska dostava POS Extended

Naslov potrdite ob vsakem naročilu, tudi pri stalnem naročniku. Potrdite kraj, kadar obstaja več enakih ulic. Potrdite zvonec, vhod, nadstropje in varen kontakt. Vnesite dogovorjeni čas dostave oziroma predvideno dostavo. Preverite, ali sistem prikazuje strošek dostave. Ne dodajajte stroška ustno brez postavke v naročilu. Preverite način plačila pred odhodom kurirja. Kurirju predajte samo paket z jasno oznako naročila.

17.6. Statusi dostave POS Extended

priprava pomeni, da paket še ni pripravljen za kurirja. **pripravljeno** pomeni, da izdaja lahko preda paket kurirju. **na_poti** pomeni, da je kurir prevzel paket. **dostavljeno** pomeni fizično predajo na potrjenem naslovu. **preklicano** pomeni, da se dostava ne bo nadaljevala in zahteva razrešitev naročila. Statusi se posodabljajo ob dejanskem dogodku, ne vnaprej zaradi videza. Čas statusa je pomemben pri pritožbi gosta in pri usklajevanju z ekipo.

17.7. Neuspešna dostava POS Extended

Kurir ne pušča paketa brez dogovorjene predaje. Kurir poskusi stik po odobrenem postopku. Kurir obvesti vodjo o nedosegljivem naslovu. Vodja preveri telefonski kontakt in zapis navodil. Ne označite **dostavljeno**, če paketa ni prejel upravičen prejemnik. O nadaljnji prodaji, vračilu ali odpisu odloči odgovorna oseba. Če je račun že izdan, se denarni del vodi po sledljivem postopku sklopa 06.

17.8. Podvojeni telefonski profil POS Standard

Najprej primerjajte normaliziran telefon. Nato primerjajte potrjeno ime in aktualni naslov. Preglejte, ali gre za skupno družinsko ali poslovno številko. Ne združujte profilov med klicem, če niste za to pooblaščeni. Izberite en potrjen profil za tekoče naročilo. Vodji posredujte oba zapisa in razlog za čiščenje. Po združitvi preverite, da zgodovina ni razlog za pošiljanje na star naslov.

18. Nastavitev postaj in servisne različice POS Lite

18.1. Podatki postaje POS Lite

Postaja ima enoto, ime, tip in status aktivnosti. Tip je **kitchen**, **pizza** ali **bar**. Ime zaslona je operativna oznaka, ne pravilo usmerjanja artiklov. ID postaje je tehnična povezava med nalogom in zaslonom. Postaja mora pripadati isti enoti kot naročilo. Neaktivna postaja ne sme biti cilj za novo pripravo. Zaslon je lahko naročen na eno ali več postaj. Naročnina zaslona ne spreminja vrste postaje.

18.2. Pred odprtjem postaje POS Lite

Vodja preveri napajanje zaslona. Vodja preveri prijavo v pravo enoto. Vodja preveri vidne postaje na zaslonu. Vodja preveri čas naprave. Vodja pošlje nadzorovano preskusno naročilo le po internem postopku. Ekipa preveri, kam je usmerjena vsaka preskusna postavka. Preskusno naročilo se odstrani samo po sledljivem testnem postopku. Ne uporabljajte pravega gostovega naročila za preizkus postaje.

18.3. Ločena kuhinja in pice POS Standard

Profil ločenih postaj prikazuje Kuhinjo ločeno od Pic. Kuhinja vidi naloge tipa **kitchen**. Pice vidijo naloge tipa **pizza**. Točilnica vidi naloge tipa **bar**. Pica ne postane kuhinjski nalog zaradi podobnega imena artikla. Kuhinja ne prevzame pice brez sistemsko določene izjeme. Vodja odpravi napačno kategorijo artikla po servisu. Med servisom ekipa uporabi dogovorjeni ročni prenos samo s sledjo v naročilu.

18.4. Združena kuhinja in pice POS Standard

Profil **bar_combined_kitchen** združi **kitchen** in **pizza** na pogledu Kuhinja. Naslov zaslona ostane Kuhinja tudi, kadar prikazuje pico. Osebje še vedno bere tip in vsebino postavke. Združitev zaslona ne pomeni, da ena oseba odgovarja za vse naloge. Vodja določi fizični vrstni red peči in kuhinjske linije. Pri konici se naročila ne filtrirajo ustno; uporabljajo se vidne oznake in hodi.

18.5. Bar z ločeno pripravo hrane POS Lite

Točilnica pripravi pijače in artikle, usmerjene na bar. Kuhinja ne čaka na BUMP pijače, če hod zahteva samostojno predajo. Natakar uskladi aperitiv z morebitno predjedjo. Pijača za isto mizo ne dokazuje, da je glavna jed pripravljena. Izdaja preveri vsebino paketa po postajah. Pri dostavi se tekočine pakirajo po pravilih lokala, preden je nalog bumped.

18.6. Fallback usmerjanje POS Lite

uporabljenFallback pomeni, da je bila uporabljena privzeta postaja. To opozorilo ne pove, ali je izbrana postaja fizično pravilna. Pripravljavec dokonča nalog le, če ga zna varno pripraviti. Vodja zapiše artikel, kategorijo in dejansko postajo. Administrator preveri pravilo artikla ali kategorije. Popravek pravila se preskusi pred naslednjo konico. Ne ponavljajte fallback opozorila z ustvarjanjem novega naročila.

19. Podroben časovni potek HOLD in FIRE POS Lite

19.1. Stanja iste postavke POS Lite

Postavka brez večhodne oznake lahko nastane kot aktivni nalog. Postavka poznejšega hoda nastane kot **zadrzano**. **zadrzano** nima časa **aktiviranoAt**, dokler ni sproščeno. FIRE ustvari dogodek **sproscen**. Po FIRE je nalog **aktivno**. Aktivni nalog ima čas aktivacije. BUMP ustvari dogodek **bump**. Po BUMP je nalog **bumped**. ACK ustvari dogodek **ack**. Po ACK je nalog **ack**.

19.2. Časovnica dveh hodov POS Lite

18:00 natakar ustvari naročilo 431. 18:01 pošlje predjed prvega hoda. 18:01 glavna jed drugega hoda ostane zadržana. 18:03 Točilnica BUMP-a aperitiv. 18:07 Kuhinja BUMP-a predjed. 18:08 Izdaja ACK-a prvi hod po predaji. 18:22 natakar preveri pripravljenost gosta. 18:22 natakar FIRE-a drugi hod. 18:22 Kuhinja in Pice prejmeta aktivne postavke drugega hoda. 18:38 postaje BUMP-ajo pripravljene postavke. 18:40 izdaja potrdi predajo.

19.3. Kaj FIRE ne naredi POS Lite

FIRE ne zaključi računa. FIRE ne spremeni cene postavke. FIRE ne potrdi fizične predaje. FIRE ne odpravi napačne postaje. FIRE ne prekliče prejšnjega hoda. FIRE ne zagotovi takojšnje priprave. FIRE ne nadomesti telefonskega obvestila o posebni časovni zahtevi.

19.4. Kaj BUMP ne naredi POS Lite

BUMP ne obvesti gosta samodejno. BUMP ne potrdi plačila. BUMP ne razveljavi HOLD drugih hodov. BUMP ne pomeni, da je paket prevzel kurir. BUMP ne pove, ali je jed na pravi mizi. BUMP ne nadomesti preverjanja alergenske opombe. BUMP ne izbriše dogodkovne zgodovine naloga.

19.5. Napačen FIRE POS Lite

Natakar sproži sladico 20 minut prezgodaj. Najprej takoj obvesti prizadeto postajo. Postaja pove, ali priprave še ni začela. Vodja odloči o dovoljenem popravku naročila. Kartice se ne skrivajo ali brišejo ročno. Natakar gostu poda realno informacijo o časovni spremembi. Po incidentu ekipa preveri, zakaj je bil izbran napačen hod.

19.6. Hodi pri To Go in dostavi POS Extended

Hodi pri To Go se uporabljajo le, kadar lokal res streže v zaporedju. Za običajen enkratni prevzem se ne ustvarja umetnih hodov. Pri dostavi FIRE upošteva čas pakiranja in odhoda kurirja. Sladice se ne FIRE-ajo prezgodaj, če bi izgubile kakovost. Kurirjev čas prevzema se sporoči izdaji in pripravi. Hod ni nadomestek za status dostave.

20. QR poti gosta in robni primeri POS Extended

20.1. Pot gosta za mizo POS Extended

Gost skenira fizično QR oznako. Meni vzpostavi identiteto QR naprave. Gost vidi meni dostopen za to identiteto. Gost doda artikle v košarico. Gost preveri količino in opombe. Gost odda naročilo. Osebje preveri nastalo odprto naročilo. Postaje prejmejo pripravo po pravilih naročila. Natakar predaja po številki mize in vsebini.

20.2. Pot gosta To Go POS Extended

Gost odpre QR meni. Gost izbere To Go. Gost izbere artikle. Gost doda dovoljeno opombo. Gost odda naročilo. Izdaja pripravi oznako prevzema. Gost pove oznako pri pultu. Osebje primerja oznako, paket in naročilo. Plačilo se preveri ločeno od same oddaje.

20.3. Pot gosta pri klicu natakarja POS Extended

Gost izbere zahtevo za natakarja. Sistem ustvari zahtevek v stanju **caka**. Natakar odpre čakalno vrsto. Natakar preveri številko mize in čas zahtevka. Natakar označi zahtevek **potrjeno**. Natakar obišče mizo. Natakar označi zahtevek **zakljuceno**. Če potrebuje gost nov obisk, ustvari nov zahtevek po običajni poti.

20.4. Neveljavna ali manjkajoča QR identiteta POS Extended

Gostu povejte, da je treba skenirati fizično kodo na lokaciji. Ne zahtevajte, da gost pošilja povezavo drugemu gostu. Preverite, ali je koda poškodovana ali zamenjana. Preverite enoto in mizo v administraciji. Gostu po potrebi pomaga natakar z običajnim naročilom. Ne pripenjajte naročila na približno podobno mizo. Po incidentu zamenjajte neveljavno fizično oznako po postopku lokala.

20.5. GPS ali Wi-Fi omejitev POS Extended

QR meni lahko zahteva bližino ali lokalni Wi-Fi. Gostu ne svetujte obhoda omejitve prek posredovane povezave. Preverite, ali je gost dejansko na lokaciji enote. Če preverjanje ni dovoljeno, naročilo prevzame osebje po običajnem kanalu. Omejitev varuje povezavo naročila s pravilno lokacijo.

20.6. Dvakrat kliknjena oddaja QR POS Extended

Gost dvakrat pritisne oddajo zaradi počasnega telefona. Osebje najprej poišče dve naročili po času in vsebini. Ne pripravi obeh naročil, dokler ni stanje jasno. Primerja identiteto mize, postavke in čas oddaje. Vodja vodi dovoljen postopek za morebitni dvojnik. Gostu se ne obljublja preklica plačila brez pregleda plačilnega stanja.

21. Napredni operativni primeri priprave POS Lite

21.1. Sočasni kanali POS Lite

Miza 8, QR miza 9 in telefon lahko ustvarijo naloge v istem trenutku. Kanal naročila ne spremeni pravila postaje priprave. Kuhinja ne daje samodejne prednosti telefonu pred mizo. Vodja določi prednost po obljubljenem času, hodu in stanju gosta. QR To Go potrebuje oznako prevzema tudi med veliko konico. Telefonska dostava potrebuje čas kurirja, ne le čas peke. Natakar ob zamudi sporoči gostu realno oceno, ki jo potrdi postaja.

Kanal	Prva identifikacija	Izdaja preveri	Tveganje konice
miza	številka mize/naročila	natakar in miza	predaja napačni mizi
QR pri mizi	QR miza/naročilo	miza in vsebina	dvojna oddaja gosta
QR To Go	oznaka naročila	oznaka in paket	zamenjana polica
telefon prevzem	telefon/naročilo	oznaka prevzema	enako ime gostov
telefon dostava	naročilo/kurir	paket in naslovna oznaka	prezgoden odhod

21.2. Deljena odgovornost med zasloni POS Lite

Bar potrdi samo svoje pijače. Pice potrdi samo svoje pice. Kuhinja potrdi samo svoje kuhinjske jedi. Izdaja ne spreminja BUMP v imenu pripravljavca. Natakar ne označi ACK, dokler paketa ni prevzel. Vodja ne uporablja skupnega zaslona za ugibanje stanja drugih postaj. Če postaja manjka, se najprej preveri nastavitev in nato fizična možnost priprave.

21.3. Manjkajoča KDS postaja POS Standard

POS je poslal naročilo, na pričakovanem zaslonu pa ni kartice. Operater preveri številko naročila in usmerjen tip artikla. Vodja preveri, ali je postaja aktivna in pripada isti enoti. Vodja preveri, ali je zaslon naročen na to postajo. Ekipa ne pošlje istega naročila še enkrat. Če je varno, vodja določi dokumentirano ročno pripravo za prizadeto postavko. Po obnovi se preveri, ali se je prvotni nalog pojavil. Če se pojavi, se prepreči druga fizična priprava.

21.4. Dokazi ob ponovni povezavi POS Lite

Zapišite številko naročila. Zapišite ID naloga, kadar je viden. Zapišite postajo in čas izpada. Zapišite dejansko stanje hrane. Zapišite, ali je bil BUMP kliknjen. Po povezavi preverite zgodovino dogodkov naloga. Dogodek **materializiran** dokazuje nastanek naloga. Dogodek **sproscen** dokazuje FIRE. Dogodek **bump** dokazuje potrditev priprave. Dogodek **ack** dokazuje prevzem.

21.5. Pozna kartica po ponovni povezavi POS Lite

Kartica se lahko pokaže po osvežitvi zaslona. Pozna kartica ni novo naročilo. Ekipa primerja ID naloga in postavko z zapisom incidenta. Če je jed že pripravljena, se ne začne znova. Če je jed še nepripravljena, vodja določi prednost glede na obljubljeni čas. Natakar dobi obvestilo o dejanski zamudi.

22. Časovno usklajevanje in pairing POS Lite

22.1. Pairing skupina POS Lite

pairingGroupId povezuje postavke istega večhodnega QR poteka. Skupina pomaga prepoznati, katere postaje morajo dobiti isti sproščeni hod. Ni identifikator gosta ali plačila. Ne primerjajte pairing skupin različnih naročil. Pred FIRE preverite naročilo, številko hoda in skupino. Po FIRE preverite aktivne postavke na vseh zahtevanih postajah.

22.2. Časovni cilj hoda POS Lite

Natakar določi želeni trenutek strežbe. Kuhinja oceni čas priprave glavne jedi. Pice sporočijo čas peči. Bar oceni čas priprave pijače. Izdaja uskladi končno sestavljanje. Če ena postaja zamuja, se ne BUMP-a druge kot da je cel hod pripravljen. Natakar odloči o predaji ločenih delov samo po dogovoru z gostom.

22.3. Zakasnjena jed POS Lite

Kuhinja odkrije, da sestavine niso pripravljene. Kuhinja navede številko naročila in realno zamudo. Natakar obvesti gosta. Vodja odloči o nadomestku samo po potrditvi gosta in evidenci v POS. Stara postavka se ne pusti tiho v aktivnem stanju. Nova postavka se ne naredi, dokler ni usklajen popravek. Izdaja označi, ali je paket nepopoln ali čaka na jed.

22.4. Delna predaja POS Lite

Gost želi pijačo takoj, glavna jed pa čaka. Bar BUMP-a pijačo. Natakar fizično prevzame pijačo. Izdaja ne sklepa, da je glavna jed predana. Kuhinja ohrani svojo aktivno postavko. Natakar gostu razloži ločeno predajo. Celotno naročilo se ne zaključi v pripravi samo zaradi prve predaje.

23. Dialogi vlog v konici POS Lite

23.1. Sprememba pice POS Lite

Natakar: »Naročilo 612, pica, brez gob; ali je še mogoče?« Pice: »612 še ni v peči; spremembo lahko izvedemo.« Natakar: »Spremembo vnašam v naročilo; preveri novo kartico.« Pice: »Nova kartica potrjena.« Vodja posreduje, če se pojavita stara in nova kartica.

23.2. Čakajoč kurir POS Lite

Kurir: »Prevzem 614 čaka; odhod je ob 19:10.« Izdaja: »Pica je bumped, pijača je še na Baru.« Bar: »Pijača bo pripravljena čez dve minuti.« Vodja: »Kurir ne prevzame nepopolnega paketa brez dogovora.« Izdaja: »Status ostane priprava, dokler paket ni predan.«

24. Več naprav in varstvo naročila QR POS Extended

Gost lahko odpre meni na več napravah. Več naprav ne pomeni več miz. Osebje preveri identiteto QR naprave in čas naročila. Gostu ne dovolite, da zamenja mizo samo z deljenjem povezave. Če dve napravi oddasta enako košarico, obravnavajte možnost dvojnika. Pred pripravo primerjajte čas, postavke in mizo. Klic natakarja z druge naprave se obravnava po mizi in času. Zahtevek ne razkrije drugim gostom podatkov prve naprave.

25. Ocenjevalna rubrika priprave POS Lite

Merilo	0 točk	1 točka	2 točki
usmerjanje	pripravi na napačni postaji	prepozna napako	preveri postajo in zaslon
HOLD/FIRE	sprosti napačen hod	potrebuje pomoč	preveri hod in pairing
BUMP/ACK	potrdi prezgodaj	popravi po opozorilu	potrdi po fizičnem dogodku
QR	ustvari dvojnik	prepozna možnost	preveri identiteto in čas
telefon	kopira star naslov	vpraša za naslov	potrdi vse dostavne podatke
incident	ponovi klik	zapiše del podatkov	primerja dogodke in fizično stanje

Trener dodeli uspeh pri najmanj 10 od 12 točk. Kritična napaka je dvojna priprava ali predaja napačnemu gostu. Kritična napaka zahteva ponovitev vaje ne glede na skupni rezultat.

26. Paketi študij primerov za servis POS Lite

26.1. Kavarna: hitra miza in QR dopolnitev POS Extended

Ob 08:55 natakar odpre mizo 4 za kavo in rogljič. Pijača se usmeri na Točilnico. Rogljič se usmeri na svojo nastavljeno postajo. Ob 08:57 gost z iste mize prek QR doda sok. Natakar preveri, da QR identiteta pripada mizi 4. Natakar ne združi naročila z mizo 5 zaradi podobnega časa. Točilnica vidi nov nalog za sok. Izdaja predaja sok pravilni mizi. Opazovalec preveri, da QR dopolnitev ni ustvarila druge fizične mize.

26.2. Restavracija: tri postaje in dva hoda POS Lite

Miza 21 naroči vino, predjed, pico in glavno jed. Vino in predjed sta prvi hod. Pica in glavna jed sta drugi hod HOLD. Točilnica pripravi vino. Kuhinja pripravi predjed. Izdaja potrdi predajo prvega hoda. Natakar ob pripravljenosti gostov FIRE-a drugi hod. Pice in Kuhinja preverita isto številko hoda. Izdaja ne potrdi drugega hoda, dokler nista predani obe komponenti po dogovoru.

26.3. Dostava: zamuda peči POS Extended

Telefon naroči dve pici in pijačo za dostavo. Operater potrdi naslov, zvonec, telefon in čas. Kurirjev predvideni odhod je 19:00. Pice ob 18:50 sporočijo desetminutno zamudo peči. Vodja obvesti natakarja oziroma operaterja. Operater gostu poda potrjeno novo oceno. Bar pijače ne preda kurirju brez označenega paketa. Izdaja preveri vse tri artikle pred predajo. Status postane **na_poti** šele ob prevzemu kurirja.

26.4. Dogodek: serijski prevzem POS Extended

Dogodek uporablja več To Go naročil v kratkem času. Vsak paket dobi številko naročila in kratko oznako prevzema. Izdaja razporedi pakete po jasnem fizičnem zaporedju. Kuhinja BUMP-a samo dokončane pakete. Bar ne odlaga pijač med pakete brez oznake. Gost ob prevzemu pove oznako. Osebje primerja oznako, številko in število paketov. Opazovalec zabeleži vsako predajo brez preverjanja.

27. Obrazci predaje in primerjave stanj POS Lite

27.1. Predajni zapis med izmenama POS Lite

Polje	Kaj se zapiše
čas predaje	dejanski čas
odprto naročilo	številka in kanal
KDS stanje	zadržano, aktivno, bumped ali ack
fizično stanje	ni začeto, v pripravi, na polici, predano
naslednje dejanje	FIRE, priprava, izdaja ali klic gosta
lastnik dejanja	vloga oziroma ime po internem pravilu
incident	čas, postaja in kratko dejstvo

Predajni zapis ne vsebuje nepotrebnih osebnih podatkov gosta. Naslednja ekipa najprej primerja zapis s POS in KDS. Nejasno stanje se takoj potrdi pri osebi, ki je imela paket nazadnje.

27.2. Primerjava KDS, QR in telefona POS Extended

Vir	Primarni status	Kaj potrjuje	Kaj ne potrjuje
KDS	aktivno/bumped/ack	izvedba priprave	plačilo
QR naročilo	oddano	zahtevo gosta	fizično predajo
QR klic	caka/potrjeno/zakljuceno	servisni zahtevek	naročilo hrane
telefon	profil/naročilo	dogovorjene podatke	aktualni naslov brez potrditve
dostava	na_poti/dostavljeno	logistično predajo	fiskalni status

27.3. Opazovalni seznam POS Lite

- Udeleženec pred pripravo prebere kanal in številko naročila.
- Udeleženec pri spremembi najprej pokliče postajo.
- Udeleženec preveri fizično stanje pred ponovitvijo BUMP.
- Udeleženec uporabi FIRE samo za pravi hod.
- Udeleženec sprejme QR klic pred zaključkom.
- Udeleženec potrdi naslov telefonske dostave.
- Udeleženec predaja paket šele po primerjavi oznake.
- Udeleženec eskalira manjkajočo postajo brez dvojne oddaje.

28. Preverjanje kompetenc in utemeljitev POS Lite

28.1. Vprašanje 1 POS Lite

Zakaj se BUMP ne ponovi samo zato, ker se zaslon ni osvežil? Odgovor: ker je lahko tehnični dogodek uspel, fizična jed pa je že pripravljena. Utemeljitev: idempotentnost zahteve ne prepreči dvojne fizične priprave.

28.2. Vprašanje 2 POS Lite

Kaj primerjate pred predajo QR To Go paketa? Odgovor: oznako prevzema, številko naročila, artikle in količino. Utemeljitev: QR oddaja ne dokazuje, kdo paket prevzema.

28.3. Vprašanje 3 POS Lite

Kdaj je dostava **na_poti**? Odgovor: po fizičnem prevzemu paketa kurirja. Utemeljitev: pripravljena hrana na polici še ni na poti.

28.4. Vprašanje 4 POS Lite

Kaj naredite z novim QR naročilom, ki je videti kot dvojnik? Odgovor: primerjate mizo, čas, identiteto in postavke pred pripravo. Utemeljitev: dvojni klik gosta ni razlog za dve pripravi.

28.5. Vprašanje 5 POS Lite

Kaj je dokaz, da je gost prejel jed? Odgovor: fizična predaja in ustrezen ACK, kadar je izdaja omogočena. Utemeljitev: BUMP je dokaz priprave, ne predaje.

29. Zaključni primeri presoje POS Lite

Primer: kuhinja BUMP-a jed, izdaja pa je ne najde. Dejanje: preverite polico, naročilo in čas BUMP. Utemeljitev: sistemsko stanje ne nadomesti fizičnega iskanja.

Primer: natakar želi FIRE po imenu gosta. Dejanje: poiščite številko naročila in številko hoda. Utemeljitev: ime ni varna povezava hoda.

Primer: QR gost zamenja mizo po oddaji. Dejanje: pred pripravo uredite mizo po dovoljenem postopku. Utemeljitev: fizična lokacija mora ostati pravilna.

Primer: telefon navede isti naslov, drug zvonec. Dejanje: zapišite aktualni zvonec. Utemeljitev: dostopni podatek je del uspešne predaje.

Primer: kurir želi prevzeti samo pice. Dejanje: preverite, ali je ločena predaja dogovorjena. Utemeljitev: manjkajoče pijače ne smejo ostati nepojasnjene.

Primer: dve postaji čakata druga na drugo. Dejanje: vodja določi časovni cilj in lastnika naslednjega dejanja. Utemeljitev: tišina podaljša zamudo.

Primer: postavka ima nejasno opombo. Dejanje: vprašajte prodajno osebo pred pripravo. Utemeljitev: ugibanje lahko povzroči alergensko napako.

Primer: zaslon po obnovi pokaže staro kartico. Dejanje: primerjajte ID naloga in dogodke. Utemeljitev: star prikaz ni samodejno nov nalog.

Primer: gost ne pozna To Go oznake. Dejanje: preverite naročilo z dovoljenimi podatki. Utemeljitev: paket se ne izda samo na podlagi približnega opisa.

Primer: prvi hod je predan, gost želi takoj sladico. Dejanje: preverite pravi zadržani hod in FIRE. Utemeljitev: vrstni red se spremeni sledljivo.

Primer: dostava je označena pripravljeno, kurir zamuja. Dejanje: paket ostane ločen in status se ne spremeni. Utemeljitev: pripravljenost ni fizični prevzem.

Primer: osebje želi preklicati aktivno jed brez klica kuhinji. Dejanje: najprej obvestite postajo in preverite stanje. Utemeljitev: aktivna priprava ima fizične posledice.

Primer: pica je pripravljena, vendar brez zahtevane oznake. Dejanje: izdaja jo označi pred odlaganjem na prevzemno polico. Utemeljitev: oznaka preprečuje napačno predajo v konici.

30. QR zgodovina, povratne informacije in pomoč gostu POS Extended

30.1. Zgodovina naročil na napravi gosta POS Extended

Zgodovina je vezana na isto QR napravo oziroma brskalnik, ne na osebni račun gosta. Gost jo lahko odpre samo po uspešni aktivaciji QR lokacije in po izrecni izbiri **Vklopi zgodovino**.

Privzeto je zgodovina izklopljena. Če gost soglasja ne izbere oziroma pošlje **historyOptIn=false**, strežnik vrne prazno zgodovino. Osebje zato ne sme sklepati, da je gostova prejšnja vsebina naročil vidna ali da jo lahko poišče po imenu gosta.

Zgodovina prikazuje povzetke naročil na tej napravi, na primer stanje, čas nastanka in število postavk. Ne uporablja se kot dokaz plačila, identitete gosta ali fizičnega prevzema. Pri izgubljeni oziroma potekli QR seji mora gost QR znova odpreti in lokacijo ponovno potrditi.

30.2. Gostujoči AI pomočnik POS Extended

Gostujoči pomočnik je na voljo samo v aktiviranem QR meniju in samo, kadar je za enoto vključena nastavitev **qrAiAsistentAktiven**. Če nastavitev ni vključena, gostu ne obljubljajte AI pomoči; uporabite običajni klic natakarja.

Pomočnik lahko odgovarja o:

- artiklih, cenah in razpoložljivosti,
- vinih in drugih podatkih, ki so v javnem meniju,
- trenutni čakalni dobi oziroma aktivnih pripravljalnih nalogih,
- povzetku zgodovine, vendar samo po izrecnem soglasju za zgodovino.

Pomočnik ni kanal za rezervacijo mize, spletni nakup bona, plačilo ali spremembo naročila. Ne sme izmišljati artikla, cene, razpoložljivosti ali čakalnega časa. Pri neznanem vprašanju mora uporabiti varni odgovor in gosta usmeriti k natakarju.

Pri tehnični napaki, potekli lokacijski seji ali izklopljenem pomočniku:

1. gostu povejte, da pomočnik trenutno ni na voljo;
2. ne zahtevajte ponavljanja osebnih podatkov v javnem klepetu;
3. za servis uporabite **Pokliči natakarja**;
4. naročilo vnesite ali popravite v POS po običajnem postopku.

30.3. Klic natakarja POS Extended

Klic natakarja ni naročilo in ni dokaz, da je natakar že obiskal mizo.

1. Gost pritisne **Pokliči natakarja**.
2. Sistem ustvari zahtevek v stanju **caka**.
3. Natakar preveri enoto, mizo, QR napravo in čas zahtevka.
4. Po sprejemu označi zahtevek **potrjeno**.
5. Po dejanskem obisku mize označi zahtevek **zakljuceno**.

Če je zahtevek že odprt, ponovni klik ne ustvarja novega obiska. Če gost ponovno potrebuje pomoč po zaključku, ustvari nov zahtevek. Pri nujni zadevi uporabite običajni klic osebja, ker periodično osveževanje čakalne vrste ni zagotovilo takojšnje obravnave.

30.4. Povratna informacija po zaključenem naročilu POS Extended

Povratna informacija je mogoča šele, ko je QR naročilo zaključeno, in samo za napravo, ki je naročilo ustvarila. Za eno naročilo je dovoljena največ ena oddaja.

Gost lahko oceni:

- hrano in pijačo,
- ambient,
- postrežbo,
- posamezne postavke, kadar jih želi oceniti,
- neobvezni komentar.

Pred oddajo mora izbrati soglasje, da lokal oceno anonimno obdela za izboljšanje storitev. Soglasje ni dokaz plačila in ne spremeni naročila, računa ali fiskalizacije.

Če naročilo še ni zaključeno, če QR seja ni več veljavna, če ocena pripada drugemu naročilu ali je bila že oddana, sistem oddajo zavrne. Osebje ne ustvarja povratne informacije

namesto gosta in ne poskuša ponoviti oddaje z drugim QR identifikatorjem.

30.5. Česa javni QR meni ne podpira POS Extended

Javni QR meni podpira pregled ponudbe, QR naročilo, To Go, klic natakarja, ločeno QR napitnino, povratno informacijo in – če je vklopljen – omejenega gostujočega AI pomočnika. Ne podpira pa:

- javne internetne rezervacije miz,
- spletnega nakupa darilnega bona,
- Stripe Checkout oziroma Stripe spletnega plačila.

Če gost zahteva eno od teh funkcij, mu ne obljubljajte izvedbe prek QR menija. Uporabite potrjen notranji POS postopek ali povejte, da funkcija trenutno ni na voljo. Plačilo in fiskalizacija QR naročila se še vedno obravnavata po sklopu 06; oddaja QR naročila sama po sebi ni dokaz plačila.

30.6. Kontrola pred objavo QR menija POS Extended

- ■ QR koda je vezana na pravo enoto in po potrebi pravo mizo.
- ■ Poskusna aktivacija je izvedena z dejanskim telefonom.
- ■ Testno naročilo je ločeno od naročila gosta in sledljivo odstranjeno.
- ■ To Go ima jasen kanal in oznako prevzema.
- ■ Klic natakarja se pojavi v stanju **caka**.
- ■ Zgodovina je privzeto izklopljena in zahteva izrecno soglasje.
- ■ Gostujoči AI je objavljen samo, če je nastavitev za enoto vključena.
- ■ Povratna informacija je vidna šele po zaključenem naročilu.
- ■ Gostu niso obljubljene internetne rezervacije, spletni boni ali Stripe.

DEL VI

Plačilo, račun, FURS in tisk

V tem delu so zbrani preverjeni postopki in reševanje napak za navedeno področje.

6. Plačilo, račun, FURS in tisk POS Lite

1. Namen sklopa POS Lite

Ta sklop opisuje zaključek prodaje: plačilo, izdajo računa, davčno potrjevanje FURS, tisk, ponatis in storno.

Izmeno odprete in zaprete po sklopu 08. Naročilo in priprava sta v sklopu 05.

2. Predpogoji POS Lite

1. Uporabnik je prijavljen v pravilno enoto in blagajno.
2. Za blagajniško delo je odprta izmena, kadar jo enota zahteva.
3. Naročilo vsebuje pravilne artikle, količine, popuste in kanal predaje.
4. Nastavljeni so dovoljeni načini plačila.
5. Terminal je povezan in pripravljen, če se uporablja kartica.
6. Tiskalnik oziroma tiskalniški most je dosegljiv, če tiskate lokalno.
7. Certifikat FURS je veljaven, kadar se posluje v produkcijskem načinu.

> **Opozorilo:** Računa, ki je že fiskaliziran, ne »popravljajte« z novim neuradnim računom. Uporabite dovoljen postopek storna oziroma vračila.

3. Pregled pred plačilom POS Lite

1. Odprite naročilo in primerjajte postavke z naročilom gosta.
2. Preverite cene, količine, popust in zaokroževanje.
3. Preverite, ali naročilo pripada pravi mizi, prevzemu ali dostavi.
4. Preverite, ali so vsi potrebni hodi poslani v pripravo.
5. Potrdite skupni znesek z gostom.
6. Šele nato izberite **Plačilo**.

Ne spreminjajte postavk, medtem ko terminal že obdeluje plačilo. Najprej zaključite ali razrešite stanje terminala.

4. Načini plačila POS Lite

Na voljo so samo načini, ki jih je za enoto omogočil skrbnik.

Običajno so to gotovina, kartica oziroma terminal in drugi konfigurirani načini.

4.1. Gotovina POS Lite

1. Izberite **Gotovina**.
2. Vnesite prejeti znesek, če ga POS zahteva.
3. Povejte gostu izračunano vračilo.

4. Preštejte vračilo in ga izročite.
5. Dokončajte plačilo.
6. Preverite uspešno izdani račun in predajte izvod gostu.

Gotovinskega plačila ne zaključujte, če je blagajna fizično nedosegljiva ali če poslovanje deluje v režimu, ki gotovine ne dovoljuje brez povezave.

4.2. Kartica oziroma terminal POS Lite

1. Izberite kartico ali terminalski način plačila.
2. Preverite znesek na POS in na terminalu.
3. Gost izvede plačilo na terminalu.
4. Počakajte na dokončni odgovor terminala.
5. Ne ponavljajte transakcije, če se odgovor izgubi.
6. Ko POS pokaže uspeh, zaključite račun.
7. Gostu izročite račun in morebitno potrdilo terminala.

Znesek na terminalu mora biti enak znesku izbrane plačilne postavke, ne nujno celotnemu računu pri deljenem plačilu.

4.3. Drugi dovoljeni načini POS Lite

1. Izberite samo dejansko prejeti način.
2. Preverite morebitno referenco ali dokazilo po pravilih enote.
3. Dokončajte plačilo.
4. Na računu preverite prikaz načina plačila.

Ne uporabljajte drugega načina samo zato, da bi račun zaključili hitreje. Razlika oteži uskladitev prometa in blagajne.

5. Deljeno plačilo POS Lite

Deljeno plačilo razdeli znesek enega naročila na več plačilnih postavk.

5.1. Postopek POS Lite

1. Na zaslonu plačila izberite delitev plačila.
2. Vnesite prvi znesek in izberite njegov način plačila.
3. Potrdite prvo plačilo samo po dejanskem prejemu.
4. Preverite preostanek.
5. Dodajte naslednje plačilo z zneskom in načinom.
6. Ponovite do ničelnega preostanka.
7. Šele pri ničelnem preostanku zaključite račun.
8. Preverite, da račun prikazuje vse načine in zneske.

5.2. Dve osebi, ločeni postavki POS Lite

Če gostje plačajo različne jedi, najprej pravilno razdelite postavke oziroma ustvarite ločena naročila po veljavnem postopku. Delitev zneska ne popravi napačne razdelitve jedi, napitnin ali popustov.

5.3. Napaka pri deljenem plačilu POS Lite

1. Ustavite postopek pred zaključkom računa.
2. Zapišite že potrjeni znesek in način.
3. Ne obremenite kartice ponovno brez preverjanja terminala.
4. Preverite stanje plačil na naročilu.
5. Nadaljujte samo z neplačanim preostankom.
6. Če je račun že izdan, uporabite storno ali vračilo po pravilih.

6. Neznano stanje terminala POS Lite

Neznano stanje nastopi, ko terminal pokaže uspeh, POS pa nima potrditve, ali ko POS čaka, terminal pa je prekinil povezavo.

To stanje ni samodejno zavrnitev.

6.1. Obvezen postopek POS Lite

1. Ne pritisnite plačila znova.
2. Gostu povejte, da preverjate stanje transakcije.
3. Na terminalu preverite končni prikaz, potrdilo ali zgodovino.
4. V POS preverite, ali je plačilo že evidentirano.
5. Primerjajte znesek, čas in referenco transakcije.
6. Če je bilo plačilo odobreno, dokončajte obnovitev po prikazanem postopku.
7. Če je bilo zavrnjeno, začnite novo plačilo šele po jasni zavrnitvi.
8. Če stanja ni mogoče dokazati, pokličite vodjo oziroma podporo terminala.

> **Opozorilo:** Neznano stanje obravnavajte kot možno uspešno bremenitev. Dvojna obremenitev gosta je hujša od nekajminutnega čakanja.

6.2. Plačilna obnovitev POS Lite

Ko POS ponudi obnovitev, preverite podatke pred potrditvijo.

1. Izberite pravilen odprti račun oziroma naročilo.
2. Preverite znesek in terminalsko referenco.
3. Potrdite obnovitev le za isto transakcijo.
4. Po uspehu preverite eno samo plačilno postavko.
5. Natisnite račun šele po dokončnem stanju.

Če obnovitev ni na voljo, ne ustvarjajte nadomestnega kartičnega plačila. Eskalirajte s časom, zneskom, blagajno in terminalsko referenco.

7. Omejitve pri delu brez povezave POS Lite

POS lahko ima posebej določen režim dela brez povezave in lokalno pooblastilo.

Uporabljajte ga samo, kadar sistem jasno pokaže, da je za to napravo omogočen.

1. Ne domnevajte, da je offline način na voljo.
2. Upoštevajte opozorilo POS o omejitvah plačil.
3. Gotovine ne sprejemajte v offline režimu, kadar jo POS izrecno omeji.
4. Ne obhajajte omejitve z izbiro napačnega plačilnega načina.
5. Po vrnitvi povezave preverite uspešno sinhronizacijo računov.

Offline omejitev ščiti sledljivost računov in fiskalno obdelavo. Če sistem gotovine ne dovoli, z gostom dogovorite dovoljen alternativni način ali odložite zaključek skladno s poslovnim pravilom.

8. Izdaja in davčno potrjevanje računa POS Lite

8.1. Običajen potek POS Lite

1. Zaključite plačilo.
2. POS ustvari račun.
3. Sistem pripravi podatke za FURS.
4. Ob uspešni registraciji račun prejme EOR.
5. Račun vsebuje zahtevane identifikacijske podatke.
6. Račun natisnite ali predajte po izbranem načinu.

8.2. EOR in ZOI POS Lite

ZOI je zaščitna oznaka izdajatelja.

EOR je enkratna identifikacijska oznaka odgovora FURS.

Na uspešno potrjenem računu preverite, da sta prikazana pravilna identifikatorja, kadar sta za konkreten režim zahtevana.

Odsotnost EOR pri računu v produkciji pomeni, da je potrebna preveritev stanja, ne pa samodejno, da račun ne obstaja.

8.3. FURS napaka in ponovni poskus POS Lite

Če POS pokaže, da račun ni registriran pri FURS:

1. Računa ne izdajajte drugič.
2. Zabeležite številko računa, čas in sporočilo napake.
3. Preverite, ali je prikazan status napake oziroma manjkajoč EOR.

4. Po vzpostavitvi povezave uporabite dejanje **FURS retry**, če je na voljo.
5. Počakajte na rezultat ponovnega pošiljanja.
6. Preverite, da je račun dobil EOR oziroma da ni več označen kot napaka.
7. Če ponovni poskus ne uspe, obvestite odgovorno osebo s podatki računa.

Ponovni poskus pošlje obstoječi račun. Ne ustvarja nove prodaje in ne rešuje napačne vsebine računa.

8.4. Potek certifikata POS Lite

Opozorilo o poteku certifikata zahteva takojšnje ukrepanje skrbnika.

Blagajnik ne nalaga certifikata na lastno pobudo. Pred izdajo nadaljnjih računov obvesti odgovorno osebo in ravna po internem postopku.

9. Tisk računa POS Lite

9.1. Prvi tisk POS Lite

1. Po uspešnem zaključku počakajte na status uspešno izdanega računa.
2. Izberite tisk, kadar se ne sproži samodejno.
3. Preverite pravi tiskalnik.
4. Preverite, ali je na izpisu številka računa, znesek in identifikatorji.
5. Izvod predajte gostu oziroma ga priložite paketu.

9.2. Napaka tiskalnika POS Lite

1. Ne zaključujte novega plačila.
2. Preverite papir, pokrov, napajanje in povezavo tiskalnika.
3. Preverite, ali lokalni tiskalniški most deluje.
4. Odpravite fizično napako.
5. Uporabite **Ponatis** obstoječega računa.
6. Primerjajte številko ponatisa z računom na zaslonu.

Tiskovna napaka ne pomeni, da račun ni izdan. Ponatis nikoli ni nov račun.

9.3. Ponatis POS Lite

1. Odprite evidenco računov.
2. Poiščite račun po številki, času ali znesku.
3. Preverite, da ste odprli pravi račun.
4. Izberite ponatis.
5. Preverite uspeh tiskanja.
6. Izvod označite oziroma obravnavajte skladno z internimi pravili.

10. Storno in vračilo POS Lite

Storno spremeni že izdan račun samo prek sledljivega postopka.

Uporablja se za upravičeno odpravo že zaključenega prometa, ne za popravljanje odprte košarice.

10.1. Pred stornom POS Lite

1. Poiščite izvirni račun v evidenci.
2. Preverite številko, datum, znesek, plačilo in razlog.
3. Preverite, ali je treba razveljaviti celoten izvirni račun.

POS podpira storno celotnega računa, ne izbire posameznih vrstic ali količin. Če je bila napačna le ena postavka, se najprej stornira celotni izvirnik, nato se po dovoljenem postopku ustvari in izda nov, pravilen račun.

4. Preverite pravice uporabnika in interno odobritev.
5. Ne izvajajte storna samo zato, ker je tisk slab.

10.2. Izvedba POS Lite

1. Odprite pravi izvirni račun.
2. Izberite dejanje storno oziroma vračilo.
3. Preverite, da storno zajema celoten znesek in vse postavke izvirnega računa.
4. Vnesite resničen razlog po politiki podjetja.
5. Preverite znesek celotnega računa pred potrditvijo.
6. Potrdite storno.
7. Preverite, da je ustvarjen sledljiv storno dokument za celoten izvirnik.
8. Če je potreben popravek, ustvarite novo pravilno naročilo in ga zaključite

kot novo prodajo po običajnem postopku.

9. Gostu vrnite denar le z dovoljenim in evidentiranim postopkom.

10.3. Po stornu POS Lite

1. Preverite povezavo storno dokumenta z izvirnim računom.
2. Preverite fiskalni status dokumenta.
3. Natisnite dokument, če je zahtevan.
4. Preverite vpliv na plačilni način in poročila.
5. Če je bil artikel vrnjen, nadaljujte s postopkom zaloge iz sklopa 07.

11. Končne kontrole sklopa POS Lite

Pred odhodom gosta oziroma predajo paketa preverite:

1. skupni znesek je pravilen;

2. vsak deljeni znesek je prejet samo enkrat;
3. stanje terminala je znano;
4. račun je izdan enkrat;
5. FURS napaka je zabeležena in poslana v ponovni poskus, kadar je potreben;
6. EOR in ZOI sta preverjena skladno z režimom;
7. gost je prejel račun oziroma je račun priložen naročilu;
8. storno je izveden samo prek sledljivega dokumenta.

12. Zaslon plačila: branje, polja in blokade POS Lite

12.1. Kaj preveriti na postavitvi POS Lite

Zaslon plačila vedno pripada trenutno izbranemu odprtemu naročilu. V glavi preverite številko naročila, mizo oziroma kanal in poslovno enoto. V seznamu postavk preverite količino, popust, DDV in skupni bruto znesek. V območju plačil preverite že dodane plačilne vrstice. Preostanek je znesek, ki še ni pokrit z veljavnimi plačilnimi vrsticami. Gumb za izdajo ne sme biti uporabljen, dokler preostanek ni pravilen. Povzetek gotovine kaže prejeti znesek in vračilo, kadar je vnos omogočen. Kartični del kaže znesek, ponudnika in stanje poskusa. Posebna plačila odprite samo, kadar jih enota dejansko podpira. Stanje »v obdelavi« je blokada za spreminjanje naročila in nov poskus plačila.

Podatek	Pomen	Kontrola uporabnika
skupni znesek	obveznost naročila	primerjaj z naročilom gosta
plačano	potrjene plačilne vrstice	ne sklepaj iz klika gumba
preostanek	znesek za nadaljnje plačilo	mora biti nič pred izdajo
način	evidenčni način plačila	mora ustrezati dejanskemu prejemu
napitnina	dodatno plačilo gosta	potrdi z gostom pred terminalom
referenca	sled terminala ali nakazila	preveri čas in znesek
status	potek terminalskega poskusa	ne zamenjaj neznanega z zavrnitvijo

12.2. Zaporedje, ki prepreči napake POS Lite

Najprej zaklenite dogovor z gostom o znesku. Nato določite, ali bo en sam ali več plačilnih načinov. Pri kartici najprej nastavite točen kartični del zneska. Pri gotovini najprej preštejte prejeti denar. Pri darilnem bonu preverite, ali je za enoto omogočena skupna evidenca bonov in kolikšen znesek računa se sme pokriti z bonom. Pri TRR najprej preverite, ali je način za to enoto omogočen. Šele po potrditvi posamezne vrstice dodajte naslednjo vrstico. Računa ne izdate za znesek, ki je zgolj obljubljen.

12.3. Stanja plačilne vrstice POS Lite

predlagano pomeni, da je uporabnik izbral znesek, ne da je denar prejet. **v_obdelavi** pomeni, da terminal ali ponudnik še vrača končni odgovor. **potrjeno** pomeni, da se vrstica všteva v plačano vrednost. **zavrnjeno** pomeni, da denar ni potrjen in vrstica ne sme zapreti računa. **neznano** pomeni, da je treba najprej opraviti obnovitev oziroma uskladitev. **preklicano** pomeni, da poskus ni veljavna plačilna vrstica. Uporabnik ne sme prepisovati stanja z izbiro drugega načina.

13. Podprti načini plačila in njihove kontrole POS Lite

13.1. Gotovina POS Lite

Gotovina je fizično prejeta valuta, ne kasnejša obljuba gosta. Vnesite prejeti znesek, če blagajna uporablja vnos prejete gotovine. POS izračuna vračilo iz razlike med prejetim zneskom in gotovinskim delom. Vračilo preštejte pred gostom in ga evidentirajte samo enkrat. Pri mešanem plačilu je gotovinski del lahko manjši od skupnega računa. Primer: račun 23,50 EUR; kartica 20,00 EUR; gotovina 3,50 EUR. Ne evidentirajte 23,50 EUR gotovine, če gost kartico plača za 20,00 EUR. Ne uporabljajte gotovine namesto kartice, kadar terminalski rezultat ni znan.

13.2. Kartica POS Lite

Kartica je podprta samo prek nastavljenega terminalskega toka. Znesek na terminalu mora ustrezati trenutno izbranemu kartičnemu delu. Gost potrdi plačilo na terminalu, ne na zaslonu POS namesto terminala. Uspešen pisk ni sam po sebi dovolj; počakajte na končni status. Terminalski listek ni razlog za novo bremenitev, če POS še čaka. Pri delitvi mora vsak kartični poskus imeti svoj znesek in sled. Kartice ne uporabljajte za izdajo gotovinskega vračila brez dovoljenega postopka.

13.3. Darilni bon oziroma darilna kartica POS Extended

Darilni bon je podprt samo, kadar je omogočen v konfiguraciji enote. Checkout prikazuje skupno evidenco: izdano, unovčeno in odprto vrednost. Sistem ne vodi identifikatorja, serijske številke ali individualnega preostanka posameznega bona; osebje teh podatkov ne vnaša in jih ne preverja. Pri plačilu se izbere znesek računa, ki ga pokrije darilni bon v okviru prikazane skupne odprte vrednosti. Del računa lahko pokrije bon, preostanek pa drug omogočen način plačila. Primer: račun 35,00 EUR; skupno odprto 15,00 EUR; bon pokrije 15,00 EUR, kartica pa 20,00 EUR. Izdaja novega darilnega bona uporablja ločen dialog z zneskom in plačilom gotovina ali kartica; ni povezano z individualno kartico ali kuponsko številko. Če skupne evidence ni mogoče pridobiti ali je stanje neustrezno, plačila z darilnim bonom ne potrdite brez uspešnega sistemskega prikaza.

13.4. Bon za pico in drugi namenski boni POS Extended

Namenski bon velja samo za artikle in pogoje, ki jih določi enota. Bon za pico se v poročilih vodi ločeno od splošnega darilnega bona, kadar je omogočen. Natakar pred potrditvijo preveri, ali izbrani artikli izpolnjujejo pogoj bona. Preostanek, ki ga bon ne pokrije, se plača z veljavnim dodatnim načinom. Ne pretvarjajte namenskega bona v gotovino. Ne uporabljajte splošnega načina »bon«, kadar je za pico nastavljen ločen način.

13.5. Subvencionirana prehrana POS Lite

Subvencijo uporabite samo, če jo konfiguracija enote in pogodbeni tok podpirata. Pred potrditvijo preverite upravičenost, znesek subvencije in doplačilo gosta. Subvencija ni popust, ki ga blagajnik prosto vnese. Če preverjanje upravičenosti ni uspešno, ne zaključite računa kot subvencioniranega. Doplačilo se evidentira kot ločena plačilna vrstica z dejanskim načinom. Primer: obrok 8,90 EUR; subvencija 3,80 EUR; kartica 5,10 EUR. Evidenca mora ločiti vrednost subvencije od kartičnega ali gotovinskega doplačila.

13.6. Odloženo plačilo in reprezentanca POS Lite

Odloženo plačilo je dovoljeno le, če ga enota izrecno omogoča in uporabnik ima pravico. Izberite pravi subjekt oziroma razlog, če obrazec to zahteva. Odloženo ne pomeni »gost bo morda prišel kasneje«. Pred potrditvijo preverite, kdo prevzema obveznost in katera referenca jo povezuje. Reprezentanca je evidenčni poslovni razlog, ne prikrito zasebno plačilo. Ne izberite reprezentance zato, da bi zaprli odprto naročilo brez denarja. Vodja redno preverja odprte odložene obveznosti po internem postopku.

13.7. TRR oziroma negotovinsko nakazilo POS Lite

TRR uporabite samo za dejansko dogovorjeno nakazilo in kadar je način na voljo. Vnesite zahtevano referenco, sklic ali dokument, če ga obrazec zahteva. Nakazilo v pripravi ni enako prejetemu nakazilu, razen če politika to izrecno določa. Ne izberite TRR namesto kartice ob izpadu terminala brez odobritve. V poročilih se TRR lahko prikaže kot negotovinsko ločeno od kartic. Primer: poslovna stranka predloži potrjen sklic; operater ga preveri in evidentira po pravilih enote.

13.8. Lastna poraba in posebni promet POS Lite

Lastna poraba je poseben evidenčni tok, kadar ga enota omogoča. Uporabnik izbere samo dejanski in odobren razlog. Lastna poraba ne sme prikrivati napake artikla, reklamacije ali neplačanega obroka. Če način ni na voljo, uporabnik ne išče obvoza z napačnim plačilom. Za vprašanje o davčni obravnavi se obrne na odgovorno osebo, ne ugiba na blagajni.

14. Delni računi, delitev postavk in mešana plačila POS Lite

14.1. Delitev ni vedno enaka POS Lite

Delitev po osebah pomeni, da najprej razporedite postavke. Delitev po znesku pomeni, da ostane vsebina naročila ista, plačil je več. Delni račun pomeni dovoljeni ločen dokument za izbrani del prometa. Mešano plačilo pomeni več načinov na istem računu. Preden izberete funkcijo, vprašajte gosta, ali želi ločene račune ali samo več načinov. Napačna izbira lahko spremeni prikaz artiklov, popustov in napitnine.

14.2. Delitev postavk POS Lite

Najprej določite, katere postavke pripadajo posameznemu gostu. Pri skupni jedi se z gostom dogovorite o dovoljenem načinu delitve. Popust pripišite pravilnemu delu, ne samovoljno prvemu računu. Napitnino dodajte po razdelitvi, če jo plača samo ena oseba. Preverite, da nobena postavka ne ostane dvakrat ali brez prejemnika. Šele nato vsako nastalo naročilo zaključite po običajnem postopku.

14.3. Mešana plačila POS Lite

Primer: račun znaša 47,60 EUR. Gost želi 30,00 EUR s kartico in 17,60 EUR z gotovino. Najprej nastavite kartico na 30,00 EUR. Po uspešni kartici preverite preostanek 17,60 EUR. Nato sprejmite gotovino za 17,60 EUR oziroma vnesite prejeti znesek. Pred izdajo preverite, da je plačano 47,60 EUR in preostanek 0,00 EUR. Na računu preverite obe plačilni vrstici.

14.4. Delno potrjen kartični poskus POS Lite

Če prva kartica uspe za 20,00 EUR, to je veljavno plačilo. Ne stornirajte je samo zato, ker druga kartica za preostanek ni uspela. Preostanek se izračuna iz uspešno potrjenih 20,00 EUR. Z gostom se dogovorite za drug dovoljeni način samo za preostanek. Če je prvi poskus neznan, ne obravnavajte 20,00 EUR kot prosti preostanek.

15. Napitnina POS Lite

Napitnina je prostovoljna odločitev gosta. Znesek napitnine vedno jasno ponovite gostu pred potrditvijo. Pri terminalu preverite, ali terminal prikazuje skupni znesek s napitnino. Napitnina ni nadomestilo za različno vračilo. Pri deljenem plačilu določite, katera oseba daje napitnino. Primer: račun 18,00 EUR, gost odobri kartico 20,00 EUR; napitnina je 2,00 EUR. Če gost spremeni odločitev pred zaključkom, popravite pred zagonom terminala. Po uspešni bremenitvi se napitnine ne zmanjšuje z novim neuradnim plačilom. V poročilih je napitnina ločen podatek, zato mora biti evidentirana pravilno.

16. Terminalski ponudniki in varna obnovitev POS Lite

16.1. Izbrani terminal POS Lite

Aktivni terminal določa konfiguracija in prednostna veriga naprave. Strojni Payten TCP ima lahko prednost pred drugimi nastavitvami. Payten Android se uporablja, kadar je za napravo aktiven ustrezen tok. Viva Cloud oziroma Viva terminal uporablja svoj potrditveni tok. Viva Android terminal in Viva Tap to Pay se vrneta v POS prek povratne povezave. SumUp lahko uporablja terminal ali QR potek glede na konfiguracijo. Simulacija ni produkcijski dokaz plačila. Blagajnik uporablja ponudnika, ki ga POS ponudi; ne izbira ga po videzu terminala.

16.2. Idempotentni poskus POS Lite

Kartični poskus ima identifikator plačilnega poskusa. Ta identifikator veže ponudnika, naročilo in znesek. Enak poskus se ob obnovitvi preverja, ne ustvarja kot novo plačilo. Ne osvežujte strani z namenom, da bi dobili nov poskus za isti znesek. Ne zaganjajte drugega terminala za isti znesek, dokler prvi ni znan. Če POS pokaže obnovljiv poskus, preverite isti ponudnik, naročilo in znesek.

16.3. Neznan rezultat: odločitev POS Lite

Terminal lahko kaže plačano, POS pa čaka na odgovor. POS lahko kaže napako, terminal pa nima jasnega zaključka. Oba primera sta **neznano**, dokler se ne preveri status. Najprej ustavite ponavljanje klikov. Nato zabeležite čas, znesek, ponudnika in vidno referenco. Preverite zgodovino terminala oziroma statusni zahtevek v POS. Če odgovor potrdi plačilo, uporabite obnovitev istega poskusa. Če odgovor potrdi zavrnitev, šele nato začnite nov poskus. Če odgovora ni, predajte primer podpori brez druge bremenitve.

16.4. Primer SumUp QR POS Extended

Gost skenira QR in zaključi plačilo na svojem telefonu. POS čaka na status zaključka. Ne ustvarite kartičnega poskusa na drugem terminalu. Če status ostane neznan, preverite isti **checkoutId** oziroma prikazan poskus. Šele potrjeni status omogoča izdajo računa. Neuspešen oziroma potekel QR se obravnava kot zavrnitev šele po jasnem statusu.

16.5. Primer Viva povratne povezave POS Lite

POS zažene Viva Android ali Tap to Pay in čaka na povratek. Uporabnik se po plačilu vrne v isti tok POS. Povratni podatek mora pripadati istemu naročilu. Če se aplikacija zapre, ponovno odprite plačilo in preverite obnovljiv poskus. Ne začnite nove prodaje, dokler ni preverjeno stanje prejšnjega.

16.6. Incidentni obrazec za terminal POS Lite

Zapišite številko naročila. Zapišite točen znesek. Zapišite ponudnika terminala. Zapišite čas začetka in čas vidnega rezultata. Zapišite referenco oziroma **paymentAttemptId**, če je prikazan. Zapišite, kaj kaže terminal in kaj kaže POS. Ne zapisujte PIN-a, celotne številke kartice ali občutljivih podatkov gosta.

17. Delo brez povezave POS Lite

17.1. Kaj pomeni omejeni režim POS Lite

Offline režim ni splošno dovoljenje za običajno prodajo brez nadzora. Na voljo je samo napravi in postopku, ki ga sistem izrecno označi. Lokalno ustvarjen zapis se mora po povezavi sinhronizirati in fiskalno obdelati. Uporabnik ne spremeni načina plačila zato, da bi premagal varnostno blokado. Če POS blokira gotovino offline, je ta omejitev obvezna. Če terminal nima povezave, kartica ni samodejno dovoljena offline.

17.2. Pred odločitvijo POS Lite

Preverite, ali je izgubljena povezava POS, terminala ali obeh. Preverite prikazano opozorilo in dovoljene možnosti. Povejte gostu, da je potreben dovoljen alternativni postopek. Ne ustvarite ročnega računa zunaj sistema kot nadomestek brez navodila odgovorne osebe. Vodji posredujte število prizadetih naročil in čas začetka izpada.

17.3. Po vrnitvi povezave POS Lite

Ne izdajajte istih računov drugič. Preverite čakalno vrsto oziroma stanje sinhronizacije. Preverite, kateri računi nimajo EOR ali imajo status napake. Uporabite FURS retry samo za obstoječe račune. Primerjajte število offline računov z dejanskim seznamom naročil. Eskalirajte vsak zapis, ki ostane v negotovem stanju.

18. FURS: podatki, stanja in ponovni poskus POS Lite

18.1. Kaj sistem hrani POS Lite

Račun ima lastno številko in čas izdaje. ZOI je zaščitna oznaka izdajatelja za konkretni račun. EOR je oznaka, ki jo vrne FURS po uspešni potrditvi. Status FURS pove, ali je pošiljanje potrjeno, v teku ali neuspešno. FURS odgovor je povezan z obstoječim računom, ne z novim klikom izdaje. Certifikat podjetja mora biti veljaven za produkcijsko fiskalizacijo.

18.2. Interpretacija stanj POS Lite

potrjeno pomeni, da je račun prejel EOR. **sending** pomeni, da se zahtevek obdeluje in se ne ponavlja ročno. **napaka** pomeni, da je treba preveriti razlog in postopek retry. Manjkajoč EOR na nestorniranem produkcijskem računu zahteva pregled. **storniran** ni kandidat za splošni opozorilni seznam manjkajočega EOR na enak način kot aktiven račun. **testni** se obravnava skladno s testnim režimom in ni dokaz produkcijske registracije.

18.3. FURS retry POS Lite

Retry začnite po vrnitvi povezave ali po odpravi potrjenega vzroka. Pred retry zapišite seznam številk računov, ki so prizadete. Uporabite dejanje **FURS retry**, kadar je na voljo. Sistem ponovno pošlje obstoječi fiskalni zapis. Po zaključku preverite število uspešnih in neuspešnih računov. Za vsak uspešen primer preverite EOR oziroma odstranitev oznake napake. Za neuspešen primer shranite sporočilo in ga posredujte odgovorni osebi. Ne izdajajte nadomestnega računa, ker retry še traja.

18.4. Certifikat POS Lite

Opozorilo o poteku certifikata se obravnava pred dejanskim potekom. Skrbnik pripravi in naloži nov certifikat po odobrenem varnostnem postopku. Blagajnik ne deli certifikata, ključa ali gesla prek klepeta. Po menjavi odgovorna oseba preveri veljavnost in produkcijsko nastavitev. Če certifikat manjka, se izpad eskalira pred nadaljnjimi izdajami.

19. Tisk, elektronska predaja in BizBox POS Lite

19.1. Tiskalni tok POS Lite

Tisk se izvede šele, ko obstaja uspešno izdan račun. Lokalni tiskalniški most mora biti dosegljiv za lokalni tisk. Pred prvim tiskom preverite izbran fizični tiskalnik. Papir, pokrov, napajanje in povezava so ločene fizične kontrole. Ne klikajte plačila znova, kadar je težava samo tisk. Ne uporabljajte tiskovne napake kot razloga za storno.

19.2. Ponatis POS Lite

Ponatis se začne v evidenci obstoječih računov. Iščite po številki računa, času, znesku ali drugem dovoljenem kriteriju. Pred klikom primerjajte poslovno enoto in znesek. Ponatis ima isti vsebinski račun; ne ustvarja nove prodaje. Če tiskalnik natisne več kopij, to ni več računov. Priročnik enote določa, kako se kopija označi oziroma preda gostu.

19.3. E-račun in BizBox POS Lite

E-račun je elektronska predaja dokumenta po konfiguriranem poslovnem toku. BizBox uporabite samo, kadar je partner in kanal ustrezno nastavljen. Pred pošiljanjem preverite prejemnika, identifikator partnerja in dokument. Ne pošiljajte e-računa na podlagi podobnega imena prejemnika. Status oddaje ni isto kot dokaz prejema ali plačila, razen če integracija izrecno tako določa. Napako e-računa dokumentirajte z ID dokumenta, časom in sporočilom. Tisk gostove kopije in pošiljanje e-računa sta ločena postopka. Fiskalni račun se ne izdaja ponovno zato, ker BizBox predaja odpove.

20. Storno, vračilo in kartično povračilo POS Lite

20.1. Izbira pravilnega postopka POS Lite

Odprto, še neizdano naročilo popravite po postopku naročila. Izdani račun popravljate samo s sledljivim stornom oziroma vračilom. Celotni storno zajame ves prvotni dokument. POS ne podpira delnega storna po izbranih postavkah ali količinah. Če je popravek le dela vsebine, se stornira celotni izvirni račun in se po stornu ustvari novo naročilo z dejansko pravilno vsebino ter izda nov račun. Vračilo denarja mora imeti odobritev, razlog in sled do izvirnega računa. Storno ne izbriše zgodovine izvirnega računa.

20.2. Primer popravka ene postavke POS Lite

Gost vrne eno pijačo z računa, ki vsebuje tri pijače. Poiščite izvirni račun. Ne iščite izbire ene pijače ali količine ena: taka funkcija ni podprta. Stornirajte celoten izvirni račun po odobrenem postopku. Vnesite dejanski razlog vračila. Potrdite dokument in preverite povezavo z izvirnikom. Za promet, ki po popravku ostane veljaven, ustvarite novo naročilo z dvema pravilnima pijačama in ga zaključite kot nov račun. Vračilo plačila izvedite samo z dovoljenim plačilnim postopkom.

20.3. Kartično vračilo POS Lite

Kartična bremenitev se ne vrača z gotovino, če politika ali ponudnik zahteva kartično povračilo. Najprej preverite izvirno kartično plačilo in referenco. Uporabite odobren tok povračila pri ponudniku. Ne sprožite nove prodaje z negativnim zneskom kot neuradno rešitev. Če je kartični rezultat vračila neznan, uporabite enaka pravila obnovitve kot pri prodaji.

21. Povezava s poročili brez zaključevanja izmene POS Lite

Plačilne vrste se v realizaciji prikazujejo po načinu, na primer gotovina, kartica, TRR in bon. Napitnina se vodi ločeno, kadar jo poročilo podpira. Darilni bon in bon za pico sta lahko ločeni kategoriji. Storno je v evidenci označen in povezan z izvirnikom. X in Z poročila ter fizično zapiranje izmene so obravnavani v sklopu 08. V tem sklopu preverjamo le, da je posamezni račun pravilno izdan in sledljiv. Ne uporabljajte dnevnega poročila kot zamenjavo za takojšnje razreševanje neznanega terminalskega stanja.

22. Zaslonske kontrole po korakih POS Lite

22.1. Glava računa POS Lite

Preverite poslovno enoto pred vsakim zaključkom. Preverite blagajno, kadar je prikazana. Preverite številko naročila pred izbiro plačila. Preverite mizo, prevzem ali dostavo. Preverite, ali je naročilo še odprto. Preverite, da ne urejate druge kartice gosta. Ne menjajte naročila med terminalskim poskusom.

22.2. Seznam postavk POS Lite

Vsaka vrstica vsebuje artikel in količino. Cena vrstice mora ustrezati potrjenemu naročilu. Popust preverite pred plačilom. Spremembo artikla opravite pred zagonom terminala. Postavka brez priprave ni razlog za spremembo plačila. Ne uporabljajte plačilnega zaslona za popravljanje alergenske opombe.

22.3. Območje zneskov POS Lite

Skupaj je celotni bruto znesek. Plačano je vsota potrjenih plačilnih vrstic. Preostanek je razlika med skupaj in plačano. Vračilo je razlika prejete gotovine in gotovinskega dela. Napitnina se preveri ločeno od osnovnega računa. Negativen preostanek je opozorilo za pregled, ne razlog za izdajo.

22.4. Gumbi in njihove meje POS Lite

Gumb gotovina ne potrdi prejetega denarja samodejno. Gumb kartica začne ponudnikov tok. Gumb delitev ne razporedi artiklov brez uporabnikove izbire. Gumb izdaja ustvari račun samo po veljavnih plačilih. Gumb ponatis ne ustvarja računa. Gumb FURS retry ne spreminja vsebine računa. Gumb storno ne izbriše izvirnika.

23. Plačilne kombinacije: primeri odločanja POS Lite

23.1. Gotovina in kartica POS Lite

Račun 12,40 EUR. Gost da 10,00 EUR gotovine. Preostanek je 2,40 EUR. Kartico obremenite za 2,40 EUR. Ne vnesite 12,40 EUR na terminal. Račun mora prikazati oba načina.

23.2. Kartica in darilni bon POS Extended

Račun 50,00 EUR. Veljavni bon pokriva 18,00 EUR. Kartica pokriva 32,00 EUR. Najprej preverite bon. Nato zaženite kartico za preostanek. Če bon ni potrjen, kartica ne sme sklepati napačnega preostanka.

23.3. Subvencija in gotovina POS Lite

Obrok znaša 9,50 EUR. Sistem potrdi subvencijo 4,00 EUR. Gost plača 5,50 EUR gotovine. Potrdite subvencijo po njenem toku. Preštejte gotovinski del. Preverite ločeni vrstici pred izdajo.

23.4. TRR in kartica POS Lite

TRR se uporablja samo ob dovoljenem poslovnem dogovoru. Če TRR pokrije 100,00 EUR od 130,00 EUR, kartica pokrije 30,00 EUR. Vnesite zahtevano referenco TRR. Ne zamenjajte nedokazanega nakazila s potrjenim plačilom. Kartico začnite samo za preostanek.

23.5. Odloženo in nič drugega POS Lite

Odloženo plačilo lahko zapre račun le, če je način omogočen. Preverite partnerja oziroma nosilca obveznosti. Preverite pooblastilo uporabnika. Zapišite zahtevano referenco. Ne dodajajte gotovinske vrstice, če gotovine ni bilo.

23.6. Bon in vračilo POS Extended

Bon ne daje samodejne pravice do gotovinskega vračila. Pri vračilu poiščite izvirni dokument. Preverite uporabljeni način plačila. Uporabite odobren postopek vračila za bon. Ne ustvarite novega bona brez sledljive povezave, če tega tok ne predvideva.

23.7. Napitnina pri delitvi POS Lite

Dve osebi delita račun 40,00 EUR. Prva plača kartico 20,00 EUR brez napitnine. Druga plača kartico 23,00 EUR. Napitnina druge osebe je 3,00 EUR. Ne porazdelite napitnine samodejno na obe kartici. Pred potrditvijo ponovite oba zneska.

24. Matrika terminalskih stanj POS Lite

Ponudnik/tok	Začetek	Potrjeno	Neznano	Naslednje dejanje
Payten TCP	POS pošlje znesek	odgovor terminala	prekinjen odgovor	preveri isti poskus
Payten Android	zunanji Android tok	potrjen povratek	aplikacija se ne vrne	odpri obnovitev
Viva Cloud	zahtevek terminalu	plačan status	čakanje ali časovna omejitev	preveri status
Viva Android	intent in povratna povezava	veljaven callback	povratek manjka	ne začni nove prodaje
Viva Tap to Pay	SoftPOS tok	uspešen callback	aplikacija prekinjena	preveri isti identifikator
SumUp terminal	plačilni poskus	completed	recovery required	preveri **paymentAttemptId**
SumUp QR	checkout QR	completed	pending/unknown	preveri **checkoutId**

24.1. Skupna pravila matrike POS Lite

completed pomeni, da je lahko plačilo potrjeno v POS. **pending** pomeni, da uporabnik čaka ali preveri status istega poskusa. **failed** pomeni zavrnitev samo, kadar jo ponudnik jasno vrne. **unknown** zahteva uskladitev in prepoved nove bremenitve. **recovery required** je navodilo za obnovitev, ne za ponovni klik plačila. Referenca ponudnika se primerja z naročilom in zneskom. Različen znesek pomeni, da se poskus ne pripiše samodejno.

24.2. Payten Android POS Lite

Pred zagonom preverite, da je Android terminal pravi za enoto. POS začne plačilni tok z izbranim zneskom. Gost plača na terminalu. POS pričakuje potrditveni povratek. Če povratka ni, ne predpostavite zavrnitve. Preverite potrditveni tok istega plačila. Šele nato nadaljujte z izdajo ali z novim načinom.

24.3. Viva Cloud in Smart terminal POS Lite

Viva zahtevek pripada istemu naročilu. Znesek na napravi mora biti enak znesku POS. Če stanje ostane PENDING, počakajte oziroma preverite status. Če stanje postane PAID, POS nadaljuje z izdajo. Če stanje postane FAILED, račun ni plačan s to vrstico. Časovna omejitev ne pomeni samodejne zavrnitve brez statusa.

24.4. SumUp POS Lite

SumUp plačilo ima poskus in checkout. POS hrani poskus za obnovitev istega naročila in zneska. Če POS javi neznano stanje, ne ustvarite drugega poskusa. Če je serial nastavljen, se uporabi terminalski potek. Brez seriala je lahko prikazan QR checkout. Gostovo plačilo QR počaka na potrjen status. Račun se ne izda, dokler status ni dokončen.

25. Časovnice napak in obnovitev POS Lite

25.1. Izgubljen odgovor terminala POS Lite

10:02 POS začne kartico za 24,90 EUR. 10:02 terminal pokaže odobreno. 10:03 POS pokaže napako povezave. 10:03 blagajnik ne klikne kartice drugič. 10:04 blagajnik zabeleži znesek in referenco. 10:04 blagajnik preveri terminalski status. 10:05 POS obnovi isti uspešni poskus. 10:05 račun se izda enkrat.

25.2. FURS po izdaji POS Lite

10:10 račun nastane po uspešnem plačilu. 10:10 ZOI je del fiskalnega zapisa. 10:10 pošiljanje FURS se začne. 10:11 povezava FURS odpove. 10:11 račun ostane obstoječi račun z oznako napake. 10:30 povezava se vrne. 10:31 odgovorna oseba zažene retry. 10:31 FURS vrne EOR za isti račun. 10:32 osebje preveri EOR in status.

25.3. Napačen retry POS Lite

Blagajnik vidi manjkajoč EOR. Blagajnik ustvari nov račun iste vsebine. To je napačno, ker lahko podvoji prodajo. Pravilno je poiskati izvirni račun. Pravilno je preveriti njegov fiskalni status. Pravilno je uporabiti retry obstoječega zapisa.

25.4. Offline časovnica POS Lite

11:00 naprava pokaže omejen offline režim. 11:01 blagajnik prebere dovoljene načine. 11:02 sistem blokira nedovoljeni gotovinski tok. 11:03 blagajnik ne izbere lažnega TRR načina. 11:20 povezava se vrne. 11:21 blagajnik pregleda sinhronizacijo. 11:22 odgovorna oseba pregleda račune brez EOR.

26. Račun: vsebina in predaja POS Lite

26.1. Kontrola pred predajo POS Lite

Preverite številko računa. Preverite datum in čas. Preverite skupni znesek. Preverite načine in zneske plačila. Preverite ZOI in EOR skladno z režimom. Preverite oznako storna, kadar gre za storno dokument. Preverite, da gost dobi pravi izvod.

26.2. Račun za prevzem POS Lite

Račun priložite pravemu paketu. Številko računa ne zamenjajte z oznako To Go. Gostu povejte, kje prevzame paket. Tiskovna težava ne zadrži statusa plačila. Ponatis poiščite po obstoječem računu.

26.3. Račun za dostavo POS Extended

Račun se priloži paketu ali preda po nastavljenem načinu. Kurir preveri, da račun pripada naročilu. Kurir ne zamenjuje fiskalnega računa s svojim dostavnim seznamom. Če gost zahteva kopijo, se uporabi dovoljen ponatis ali elektronski tok.

26.4. Elektronska predaja POS Lite

Prejemnik e-računa mora biti pravilno določen. BizBox kanal se uporabi samo pri nastavljeni integraciji. Preverite partnerjev identifikator pred pošiljanjem. Ne izmišljajte e-naslova ali identifikatorja partnerja. Napaka predaje ne spremeni že izdanega računa. Napako eskalirajte z ID dokumenta in časom.

27. Vloge pri plačilu in reklamaciji POS Lite

27.1. Blagajnik POS Lite

Blagajnik potrdi znesek in dejanski način. Blagajnik varuje gosta pred dvojno bremenitvijo. Blagajnik ne razkriva občutljivih kartičnih podatkov. Blagajnik evidentira incidentne podatke. Blagajnik eskalira negotova stanja.

27.2. Vodja izmene POS Lite

Vodja odobri postopke, ki zahtevajo pravico. Vodja uskladi terminal, tisk in FURS incident. Vodja preveri, da se ne izda nadomestni podvojeni račun. Vodja presodi upravičenost storna in vračila. Vodja preda odprte incidente naslednji odgovorni osebi.

27.3. Kurir oziroma natakar POS Lite

Kurir ne potrjuje plačila, ki ga ni videl. Natakar ne spreminja računa med kartičnim tokom. Oseba na izdaji priloži pravi račun pravemu paketu. Vsak član ekipe takoj sporoči izgubljeno potrdilo ali dvojni tisk.

28. Redki, vendar pomembni plačilni primeri POS Lite

28.1. Že delno plačano naročilo POS Lite

Odprite isto naročilo, ne novega naročila. Preglejte potrjene plačilne vrstice. Preverite njihov znesek, način in referenco. Izračunajte preostanek iz prikaza POS. Ne ponovite že potrjene kartične vrstice. Dodajte le dovoljeni način za preostanek. Račun izdate šele, ko preostanek doseže nič.

28.2. Kartica uspe, izdaja pa odpove POS Lite

Kartično plačilo je lahko uspešno, čeprav izdaja računa še ni zaključena. Ne bremenite gosta drugič. Ohranite isti **paymentAttemptId**. Preverite, ali POS ponuja dokončanje iste izdaje. Zapišite naročilo, znesek, ponudnika in čas. Če račun obstaja, preverite FURS in tisk ločeno. Če račun ne obstaja, eskalirajte z dokazom uspešne bremenitve.

28.3. Preklop terminala POS Lite

Terminala ne menjajte med aktivnim poskusom. Najprej razrešite stanje prvega ponudnika. Če prvi ponudnik jasno vrne zavrnitev, lahko izberete drugi dovoljeni tok. Novi ponudnik začne nov poskus samo za neplačani znesek. V evidenci incidenta navedite oba ponudnika in razlog preklopa. Ne razlagajte novega terminala kot avtomatičen dokaz prve zavrnitve.

28.4. Pozen callback ponudnika POS Lite

Povratni klic se lahko vrne po ponovnem odprtju POS. Callback mora pripadati istemu naročilu. Callback mora pripadati istemu poskusu oziroma znesku. Ne pripišite poznega uspeha drugemu naročilu z enakim zneskom. Če je bil račun medtem pravilno razrešen, vodja pregleda morebitno neskladje. Uporabnik ne izvaja ročnega dvojnega knjiženja.

28.5. Delno plačilo in storno POS Lite

Pred stornom preverite vse uporabljene načine plačila. Tudi če je bila napaka le v delu računa, storno v POS razveljavi celoten račun. Vodja določi dovoljeni tok vračila skladno s politiko in ponudnikom. Vračilo ohrani povezavo z izvirnim računom in razlogom. Če mora del prometa ostati prodan, se po celotnem storno izda nov pravilen račun za dejansko pravilno vsebino. Ne izplačajte gotovine iz navade, če je bil promet kartični ali bon.

29. Fiskalna čakalna vrsta in administrativne meje POS Lite

29.1. Kaj osebje sme narediti POS Lite

Blagajnik prebere status računa. Blagajnik zapiše številko, čas in vidno napako. Blagajnik uporabi ponovni poskus, kadar je dovoljen v uporabniškem vmesniku. Blagajnik preveri, ali je EOR prispel. Blagajnik ne ureja certifikatnega ključa. Blagajnik ne spreminja surovega odgovora FURS.

29.2. Kaj opravi skrbnik POS Lite

Skrbnik preveri veljavnost certifikata. Skrbnik preveri konfiguracijo fiskalizacije. Skrbnik pregleda tehnično napako in surov odgovor po pravicah. Skrbnik ne spreminja izvirnega računa, da bi popravil odgovor FURS. Skrbnik eskalira nejasne odzive s celotno sledjo dokumenta.

29.3. Dokazi v offline vrsti POS Lite

Offline zapis ima identiteto računa. Offline zapis hrani ZOI in fiskalno stanje. Ponovitev uporablja isti nespremenljivi fiskalni zapis. Uspešen odziv doda EOR. Neuspešen odziv ohrani razlog za pregled. Ponovitev ni nova prodaja. Ročno brisanje zapisa ni operativni postopek blagajnika.

29.4. Stanja odziva FURS POS Lite

Stanje	Pomen za blagajnika	Dovoljeno dejanje
sending	pošiljanje še teče	počakaj in ne izdaj ponovno
confirmed/EOR	FURS je potrdil račun	preveri identifikator
napaka	prenos ni potrjen	zapiši in retry po postopku
replay	obstoječi poskus se ponovi	ne ustvarjaj novega računa
storniran	dokument je sledljivo razveljavljen	preveri povezavo z izvirnikom

30. Tiskalni most in kopije POS Lite

30.1. Most odpove po izdaji POS Lite

Račun lahko obstaja, če lokalni tiskalniški most ni dosegljiv. Najprej preverite status izdaje na POS. Nato preverite napajanje in povezavo tiskalnika. Nato preverite lokalni most po navodilu podpore. Ko je fizična napaka odpravljena, izberite ponatis. Ne ustvarite novega računa. Ne izvajajte storna samo zaradi izpisa.

30.2. Več natisnjenih kopij POS Lite

Več fizičnih kopij ne pomeni več fiskalnih računov. Vsaka kopija mora biti obravnavana skladno s politiko enote. Gostu predajte pravo kopijo. Ne mešajte kopije druge mize z računom prve mize. Če je kopija napačnega računa izpostavljena, ravnajte po postopku varstva podatkov.

30.3. Nepravilen tiskalnik POS Lite

Preverite ime tiskalnika pred tiskom. Če račun odide na kuhinjski tiskalnik, račun ni neizdan. Poiščite isti račun v evidenci. Natisnite dovoljeno kopijo na pravi napravi. Vodji sporočite konfiguracijsko napako po konici.

31. BizBox in e-račun: primeri POS Lite

31.1. Pravilna priprava POS Lite

Partner je izbran po potrjenem identifikatorju. Dokument je pravilen izvirni račun oziroma dovoljen dokument. BizBox kanal je omogočen za partnerja. Prejemnik in reference so pregledani pred oddajo. Osebje zabeleži uspeh ali napako predaje.

31.2. Napačen partner POS Lite

Ime partnerja je podobno, identifikator pa se ne ujema. Ne pošiljajte dokumenta. Preverite identifikator pri odgovorni osebi. Ne popravljajte izdanega računa s spreminjanjem prejemnika brez dovoljenega postopka. Če je dokument že poslan napačnemu kanalu, takoj eskalirajte z ID dokumenta.

31.3. BizBox ni dosegljiv POS Lite

Fiskalni račun ostane obstoječ dokument. Napaka BizBox ni FURS napaka. Ne pošiljajte novega fiskalnega računa. Zapišite kanal, čas in sporočilo. Ponovite elektronsko predajo samo po dovoljenem integracijskem postopku.

32. Primeri storna in vračila POS Lite

32.1. Celotni storno POS Lite

Gostu je bil izdan napačen celoten račun. Poiščite izvirni račun po številki. Preverite, da račun res pripada dogodku. Izberite celotni storno. Vnesite dejanski razlog. Preverite nov sledljiv dokument. Preverite fiskalni status storna.

32.2. Popravek računa, kjer je napačna ena količina POS Lite

Izvirnik vsebuje tri enake sladice. Gost vrne eno sladico. POS nima delnega storna količine ena. Izberite storno celotnega izvirnega računa, torej vseh treh sladic. Preverite, da povezava kaže na izvirnik. Nato odprite novo naročilo z dvema pravilnima sladicama in ga po potrebi zaključite z novim računom. Vračilo izvede pooblaščena oseba z dovoljenim načinom.

32.3. Reklamacija po kartici POS Lite

Najprej preverite izvirno kartično plačilo. Nato preverite, ali je potreben storno računa, vračilo ali oba postopka. Ne dajajte gotovine, če pravila zahtevajo kartično povračilo. Pri neznanem rezultatu povračila ne poženite drugega povračila. Zapišite referenco prvotne bremenitve in povračila.

33. Paketi študij primerov za zaključek prodaje POS Lite

33.1. Miza z delitvijo po artiklih POS Standard

Miza naroči dve glavni jedi in skupno steklenico vode. Gostova najprej določita, katere postavke pripadajo komu. Skupna voda se razdeli samo po dogovorjenem dovoljenem postopku. Prvi račun se plača z gotovino. Drugi račun se plača s kartico. Blagajnik preveri, da popust ni dvakrat uporabljen. Vsak račun se izda enkrat za svoj preostanek.

33.2. Prevzem z bonom in napitnino POS Lite

To Go račun je 28,00 EUR. Skupna odprta evidenca darilnih bonov omogoča pokritje 10,00 EUR. Gost želi kartico 20,00 EUR. Blagajnik potrdi, da je 2,00 EUR napitnine vključeno v kartični znesek. Bon in kartica sta ločeni potrjeni vrstici. Preostanek osnovnega računa je nič. Račun jasno pokaže uporabljena načina in napitnino po konfiguraciji.

33.3. Poslovna dostava s TRR POS Extended

Poslovni naročnik uporablja odobren TRR tok. Operater preveri partnerja in zahtevano referenco. TRR pokrije dogovorjeni del računa. Preostanek se lahko plača z drugim dovoljenim načinom. Neizkazano nakazilo se ne označi kot potrjeno brez pravila enote. Račun se ne podvaja, če partner kasneje vpraša po kopiji.

33.4. Kartica, pozni odgovor in tisk POS Lite

Kartica za 19,80 EUR na terminalu uspe. POS izgubi odgovor in pokaže neznano stanje. Blagajnik preveri isti poskus. Obnovitev potrdi plačilo. Račun se uspešno izda. Lokalni tiskalniški most odpove. Blagajnik odpravi most in izvede ponatis istega računa.

34. Matrika združljivosti metod POS Lite

Prvi način	Drugi način	Dovoljena logika	Kritična kontrola
gotovina	kartica	pokrij preostanek	terminal dobi samo preostanek
bon	kartica	bon nato preostanek	preveri skupno odprto evidenco bonov
subvencija	gotovina	subvencija plus doplačilo	preveri upravičenost
TRR	kartica	odobren del plus preostanek	preveri referenco TRR
odloženo	brez drugega	le ob pravici	preveri nosilca obveznosti
kartica	kartica	drugi poskus le po jasni zavrnitvi prvega	neznanega ne ponovi
kartica	gotovina	gotovina šele po zavrnjeni/razrešeni kartici	brez dvojne obremenitve
bon	gotovina	bon plus preostanek	bon ni gotovinsko vračilo

Tabela ne razveljavlja omejitev posamezne konfiguracije enote. Če način ni prikazan, ga uporabnik ne more nadomestiti z drugim imenom.

35. Delovni list obnovitve POS Lite

35.1. Podatki, ki jih izpolnite POS Lite

Številka naročila: _____. Številka računa, če obstaja: _____. Znesek poskusa: _____. Ponudnik terminala: _____. Čas začetka: _____. Vidni rezultat terminala: _____. Stanje POS: _____. Referenca oziroma identifikator poskusa: _____. Naslednje dovoljeno dejanje: _____.

35.2. Odločitveni pregled POS Lite

Ali terminal jasno kaže zavrnitev? Če da, lahko preverite neplačani preostanek. Ali terminal ali ponudnik kaže uspeh? Če da, uporabite obnovitev istega poskusa. Ali je rezultat neznan? Če da, ne začnite nove bremenitve. Ali račun že obstaja? Če da, preverite ločeno FURS in tisk.

36. Dokazni seznami incidentov POS Lite

36.1. Terminal POS Lite

- naročilo in znesek sta zapisana;
- ponudnik in čas sta zapisana;
- referenca je zapisana, če je prikazana;
- uporabnik ni ponovil neznanega poskusa;
- obnovitev se nanaša na isti poskus.

36.2. FURS in offline POS Lite

- izvirna številka računa je zapisana;
- ZOI/EOR status je pregledan;
- sporočilo napake je shranjeno po politiki;
- retry se izvaja nad obstoječim računom;
- certifikata ali surovega odgovora ne ureja nepooblaščena oseba.

36.3. Tisk POS Lite

- status izdaje je preverjen pred posegom v tisk;
- preverjeni so papir, pokrov, napajanje in povezava;
- preverjen je tiskalniški most;
- izbran je ponatis izvirnega računa;
- ni ustvarjeno novo plačilo ali nov račun.

37. Dialogi blagajnika in vodje POS Lite

37.1. Neznana Viva transakcija POS Lite

Blagajnik: »Viva terminal kaže plačano, POS čaka.« Vodja: »Ne začenjaj nove kartice; zapiši znesek in čas.« Blagajnik: »Preverjam isti status in identifikator.« Vodja: »Če je potrjeno, dokončaj isti račun; če ni, eskaliraj.«

37.2. FURS brez EOR POS Lite

Blagajnik: »Račun obstaja, EOR pa manjka in kaže napako.« Vodja: »Ne izdajaj novega računa.« Blagajnik: »Zapisal sem številko in sporočilo.« Vodja: »Po povezavi izvedemo retry obstoječega računa.«

37.3. Napačen tisk POS Lite

Blagajnik: »Račun se je natisnil na napačni napravi.« Vodja: »Račun je že izdan; poišči ga v evidenci.« Blagajnik: »Izvedem ponatis na pravilnem tiskalniku.« Vodja: »Po konici prijavi nastavitev mostu.«

38. Kompetenčna vprašanja in utemeljitve POS Lite

38.1. Vprašanje 1 POS Lite

Zakaj kartičnega poskusa v stanju **unknown** ne ponovimo? Odgovor: gost je lahko že obremenjen. Utemeljitev: najprej se preveri in obnovi isti identifikator poskusa.

38.2. Vprašanje 2 POS Lite

Kaj naredite, če tisk odpove po uspešni izdaji? Odgovor: odpravite tisk in uporabite ponatis. Utemeljitev: izdaja računa in fizični tisk sta ločena koraka.

38.3. Vprašanje 3 POS Lite

Kaj naredite pri manjkajočem EOR? Odgovor: preverite status in retry obstoječega računa. Utemeljitev: nov račun bi lahko podvojil promet.

38.4. Vprašanje 4 POS Lite

Ali lahko bon pokrije del računa in kartica preostanek? Odgovor: da, kadar sta oba načina omogočena in bon potrjen. Utemeljitev: kartični znesek je samo dejanski preostanek.

38.5. Vprašanje 5 POS Lite

Kaj dokazuje BizBox napaka? Odgovor: težavo elektronske predaje, ne neobstoja fiskalnega računa. Utemeljitev: elektronska predaja, tisk in FURS so ločeni tokovi.

39. Zaključni primeri presoje POS Lite

Primer: gost da 50 EUR za račun 43 EUR. Dejanje: vnesite prejeti znesek in preverite vračilo 7 EUR. Utemeljitev: vračilo se ne ugiba.

Primer: prvi kartični poskus je **pending**. Dejanje: ne zaženite druge kartice. Utemeljitev: končni rezultat še ni znan.

Primer: terminal zavrne kartico za 12 EUR. Dejanje: preverite zavrnitev in nato ponudite drug dovoljeni način. Utemeljitev: jasna zavrnitev sprosti neplačani preostanek.

Primer: skupna odprta evidenca bonov je manjša od računa. Dejanje: bon pokrije prikazani dovoljeni del, plača pa se samo preostanek. Utemeljitev: POS uporablja skupno evidenco, ne individualne vrednosti bona.

Primer: subvencija ni potrjena. Dejanje: ne zaključite računa kot subvencioniranega. Utemeljitev: subvencija ni ročni popust.

Primer: POS pokaže plačano, račun pa nima EOR. Dejanje: račun ostane isti; preverite FURS status. Utemeljitev: plačilo in fiskalni odgovor sta ločena.

Primer: FURS retry uspe po izpadu. Dejanje: preverite EOR na obstoječem računu. Utemeljitev: retry ne naredi nove izdaje.

Primer: tiskalnik natisne dve kopiji. Dejanje: ne stornirajte računa. Utemeljitev: fizični kopiji nista dve prodaji.

Primer: BizBox kanal zavrne prejemnika. Dejanje: eskalirajte partnerja in ID dokumenta. Utemeljitev: ne izdajajte novega fiskalnega računa.

Primer: gost vrne eno od dveh postavk. Dejanje: stornirajte celotni izvirni račun in nato ustvarite novo pravilno naročilo samo za postavko, ki po popravku ostane. Utemeljitev: POS ne podpira delnega storna; oba dokumenta ostaneta sledljiva.

Primer: kartično vračilo ima neznan rezultat. Dejanje: preverite isti povračilni poskus. Utemeljitev: tudi vračilo se ne sme podvojiti.

Primer: uporabnik želi nastaviti TRR ob izpadu terminala. Dejanje: preverite, ali je TRR dejansko dovoljen in dogovorjen. Utemeljitev: napačen način pokvari evidenco prometa.

Primer: manager zahteva surov FURS odgovor. Dejanje: obravnavate ga po administrativnih pravicah. Utemeljitev: blagajnik ne spreminja tehničnih zapisov.

Primer: račun je že izdan, tiskalni most ni dosegljiv. Dejanje: odpravite most in naredite ponatis. Utemeljitev: stanje izdaje ostaja uspešno.

Primer: kupec zahteva kopijo že izdanega računa. Dejanje: poiščite izvirnik in uporabite ponatis. Utemeljitev: kopija ne sproži novega plačila.

Primer: preostanek ni nič. Dejanje: računa še ne izdate. Utemeljitev: preveriti je treba plačilne vrstice.

40. Izdaja 8.3: zanesljiva obnova plačil POS Lite

To poglavje določa enoten postopek za kartični poskus, pri katerem odgovor terminala, ponudnika ali POS-a ni takoj jasen. **Neznano** ni enako **zavrnjeno** in ni enako **uspešno**.

40.1. Enoten postopek pred ponovitvijo POS Lite

1. Zaklenite nov poskus za isti znesek in ne klikajte plačila ponovno.
2. Zapišite številko naročila, znesek, čas, ponudnika in prikazano referenco.
3. V POS-u odprite obnovljive plačilne poskuse oziroma panel za uskladitev.
4. Izberite samo poskus z istim naročilom, zneskom in ponudnikom.
5. Preverite rezultat pri ponudniku ali na terminalu.
6. Če je rezultat **uspešen**, nadaljujte z istim plačilnim poskusom in izdajo

računa.

7. Če je rezultat **zavrnitve**, odklenite nov poskus samo za neplačani znesek.
8. Če rezultat ostane **neznan**, ga ne prekrijte z novim plačilom; primer

predajte vodji oziroma podpori z zabeleženimi podatki.

Ponovitev je dovoljena samo kot preverjanje oziroma nadaljevanje istega idempotentnega poskusa. Nov ključ oziroma nov terminal za isti znesek lahko povzroči dvojno bremenitev.

40.2. Razlike med ponudniki POS Lite

Ponudnik oziroma tok	Kaj preveri blagajnik	Varen naslednji korak
Payten TCP	odgovor istega terminala in referenco poskusa	preveri isti poskus; ne zaganjaj drugega terminala
Payten Android	povratek iz Android toka in stanje rezerviranega poskusa	odpri obnovitev istega naročila
Viva Cloud	stanje zahtevka in znesek na terminalu	pri **PENDING** počakaj oziroma preveri status; pri **PAID** nadaljuj
Viva Android	veljaven povratek v POS	ob prekinitvi odpri isti plačilni poskus
Viva Tap to Pay	povratni podatek SoftPOS-a in identifikator	preveri isti identifikator; ne ustvari nove prodaje
SumUp terminal	**paymentAttemptId** in terminalsko stanje	uskladi isti poskus pred ponovitvijo
SumUp QR	**checkoutId** in status QR plačila	pri **pending** ali **unknown** počakaj oziroma preveri isti checkout

Simulacija ali demo način Viva je lahko uporaben za preskus uporabniškega toka, ni pa dokaz produkcijskega plačila. Blagajnik uporablja ponudnika, ki ga POS ponudi za izbrano napravo; ponudnika ne zamenja ročno samo zato, ker je prvi tok počasen.

41. Darilni bon: izdaja, unovčitev in neuspešno plačilo POS Extended

Darilni bon ima dva ločena postopka:

- **izdaja** ustvari plačan predplačniški bon;
- **unovčitev** porabi razpoložljivo skupno evidenco bonov pri plačilu računa.

Bon za pico oziroma subvencionirana prehrana sta ločena toka in se ne smeta evidentirati kot splošni darilni bon.

41.1. Izdaja bona na POS-u POS Extended

1. Na plačilnem zaslonu odprite dialog **Izdaja darilnega bona**.
2. Vnesite znesek med 0,01 EUR in 10.000,00 EUR z največ dvema decimalnima mestoma.
3. Izberite samo gotovino ali kartico; izdaja bona z drugim načinom ni dovoljena.
4. Pri gotovini preštejte prejeti znesek in preverite vračilo.
5. Pri kartici POS najprej rezervira izdajo in zažene preverljiv SumUp tok, kadar je kartica vezana na SumUp napravo.
6. Pred fiskalizacijo preverite, da ponudnik potrjuje isti znesek in isto terminalsko referenco.
7. Potrdite izdajo šele po uspešnem plačilu in preverite številko oziroma dokaz

bona.

Če kartično plačilo ni potrjeno, se izdaja ne fiskalizira. Ne izdajajte bona ročno in ne ponavljajte kartice brez preverjanja obstoječe rezervacije izdaje. Enak idempotentni ključ vrne isti rezultat; drugačen ključ z istimi podatki lahko ustvari novo izdajo in je zato prepovedan.

41.2. Unovčitev bona POS Extended

1. Na plačilnem zaslonu izberite **Darilni bon**.
2. Preverite trenutno skupno razpoložljivo evidenco.
3. Vnesite samo znesek, ki ga bon dejansko pokriva.
4. Pri delnem plačilu preverite preostanek in ga pokrijte z dovoljenim drugim

načinom.

5. Pred izdajo preverite, da je preostanek 0,00 EUR in da sta na računu

prikazani obe plačilni vrstici.

Evidenca je skupna in ne predstavlja nujno individualnega stanja posamezne kartice. Pri celotnem kritju bona se kartični tok ne zažene. Darilni bon ne omogoča samodejnega gotovinskega vračila; vračilo vedno vežite na izvirni račun in odobren postopek.

42. Politika napitnin in računovodska sled POS Lite

Napitnina je ločen znesek in ni prodaja artikla. Ne povečuje osnovice računa, DDV ali fiskalnega zneska. Pri plačilnem toku preverite:

1. ali je za podjetje in enoto veljavna politika napitnin;
2. ali politika velja na datum in čas plačila;
3. kateri način zajema je dovoljen za gotovino, kartico ali mešano plačilo;
4. ali je gost pred potrditvijo videl in potrdil znesek;
5. kateremu profilu oziroma prejemniku se napitnina razporedi.

Pri kartici se lahko napitnina pošlje v terminalskem znesku, vendar mora biti osnovni račun in napitnina v POS-u shranjena ločeno. Pri gotovini se napitnina ne sme skriti v ceni artikla ali v vračilu. Pri mešanem plačilu zabeležite, katera oseba in kateri plačilni del vsebujeta napitnino.

Napitnina se prikazuje ločeno v realizaciji, Z-poročilu in računovodskem zapiranju, kadar je ta dimenzija za enoto omogočena. Razveljavitev ali storno plačila mora razveljaviti tudi pripadajočo razporeditev napitnine; ne popravljajte je z neuradnim negativnim artiklom. Pri celotnem plačilu z darilnim bonom napitnina ni dovoljena, razen če konfiguracija izrecno pokaže drugačen podprt tok.

43. Offline fiskalni tok: naprava, vrsta in uskladitev POS Lite

Offline fiskalni tok ni splošno dovoljenje za delo brez povezave. Skrbnik mora pred uporabo:

1. registrirati napravo in jo povezati s pravilnim podjetjem, enoto in blagajno;

2. pridobiti veljaven **authority bundle** z operatorjem, katalogom, DDV,

dovoljenimi načini in omejitvami zneskov;

3. napravo aktivirati samo za čas in obseg, ki ga dovoljuje politika;
4. določiti, ali je vir **CLOUD_OFFLINE** ali lokalni prehod **GATEWAY**;
5. preveriti, da so lokalni prehod, ura naprave in dovoljenje dosegljivi.

Blagajnik sme offline izdati samo račun, ki ga naprava in authority bundle izrecno dovolita. Po izdaji se shrani lokalni dokaz s svojim operacijskim ključem; isti račun se ne sme ročno ponovno vnesti.

43.1. Po vrnitvi povezave POS Lite

Skrbnik v administrativnem panelu pregleda offline vrsto in za vsak zapis izvede ustrezen korak:

- **ingest** sprejme lokalni zapis v strežniško vrsto;
- **retry** ponovno pošlje zapis, ki ga je dovoljeno ponovno poslati;
- **reconcile** primerja lokalni dokaz, strežniški zapis in odgovor FURS;
- **claim** prevzame nerešen zapis v obravnavo odgovorne osebe;
- **revoke** prekliče napravo ali authority bundle, kadar ni več zaupanja v

napravo.

Vrsta se ne šteje za prazno samo zato, ker je uporabniški zaslon zaprt. Za zaključek preverite število sprejetih, potrjenih, neuspešnih in nerešenih zapisov, EOR pri potrjenih računih ter razlog pri vsakem neuspešnem zapisu. Konflikta ne rešujte z novim računom; najprej uskladite isti operacijski ključ.

44. FURS, tisk in dokumenti po izdaji POS Lite

Pri vsakem računu ločite:

- **potrjeno** – FURS je vrnil EOR;
- **v obdelavi** – zahtevek še teče in se ne ponavlja ročno;
- **neznano** – prenos ali odgovor ni zanesljivo zaključen;
- **neuspešno** – sistem je shranil razlog in dovoljuje obravnavo oziroma retry;
- **stornirano** – izvirni račun ima sledljiv popravek in ni navaden kandidat za

ponovno izdajo.

FURS retry vedno uporablja obstoječi račun, njegovo vsebino in izvirni identifikator. Pred retry zapišite številke prizadetih računov, po retry pa preverite EOR, število uspešnih in neuspešnih zapisov. Manjkajoči EOR ni samodejno dokaz, da računa ni; pri neznanem stanju je potreben pregled.

Napaka tiskalnika, lokalnega mostu ali BizBoxa ne pomeni, da račun ni izdan. Najprej preverite številko računa, fiskalni status, papir, pokrov, napajanje, izbrani tiskalnik, širino 32/58 mm in povezavo mostu. Nato uporabite **Ponatis**. Ponatis ne ustvarja novega računa, novo plačilo ali storno samo zaradi slabega izpisa pa sta napačna.

45. Storno, vračilo in pregled plačil POS Lite

POS podpira sledljiv popravek celotnega izdanega računa. Posamezne postavke ali količine se ne stornirajo neposredno. Pri delnem vsebinskem popravku:

1. poiščite izvirni račun;
2. preverite vsa plačila, napitnino, FURS status in razlog;
3. izvedite celotni storno z dovoljenjem;
4. preverite povezavo storno dokumenta z izvirnikom;
5. za veljavni preostali promet ustvarite nov pravilen račun;
6. vračilo izvedite po prvotnem oziroma dovoljenem plačilnem toku.

Pri več plačilih je treba ločeno preveriti status vsake plačilne vrstice. Če je razveljavljena samo ena vrstica, račun ni samodejno v celoti plačan niti v celoti neplačan. V računovodskem pregledu mora biti razvidno, katera vrstica je bila razveljavljena, kdaj, kdo jo je razveljavil in na kateri izvirni račun se nanaša. Kartično vračilo uporabite prek ponudnika, ki je sprejel izvirno bremenitev; ne nadomestite ga z novo prodajo z negativnim zneskom.

46. X- in Z-poročilo ter blagajniški premiki POS Lite

X-poročilo je vmesni pregled brez zapiranja blagajniške izmene. Uporabite ga za kontrolo prometa, načinov plačila, napitnin, bonov, storna in pričakovane gotovine. Večkratni X ne spremeni prometa in ne sme biti uporabljen kot dokaz, da je izmena zaključena.

Pred **Z-poročilom** vodja:

1. preveri vse odprte oziroma neusklajene plačilne poskuse;
2. pregleda gotovino, kartice, bone, TRR, napitnine, storna in vračila;
3. vnese dejanski polog ali dvig z razlogom in dovoljenjem;
4. preveri, da je premik viden v blagajniški evidenci;
5. potrdi Z-poročilo šele po uskladitvi pričakovanega in dejanskega stanja;
6. po zaključku preveri številko Z, datum poslovanja in rezultat prenosa.

Polog in dvig nista nadomestilo za popravek napačnega plačila. Storno blagajniškega premika ohrani izvirni premik in revizijsko sled; ne brišite ga in ne ustvarjajte nasprotnega premika brez dovoljenja. Pri razliki zapišite pričakovani znesek, dejanski znesek, razliko, razlog in odgovorno osebo.

47. Meje spletnih plačil in rezervacij POS Extended

Trenutna izvedba POS Gostinstvo nima:

- javnega spletnega obrazca za internetne rezervacije,
- spletne trgovine oziroma javnega nakupa darilnega bona,
- Stripe Checkout, PaymentIntent ali Stripe webhooka.

QR meni je javni kanal za ogled menija, naročilo, klic natakarja, napitnino in morebitno povratno informacijo; QR oddaja naročila sama po sebi ni dokaz plačila. Notranje POS-rezervacije miz niso internetne rezervacije. Ne obljubljajte gostu potrditve spletne rezervacije ali spletnega bona, če tak kanal ni izrecno uveden in dokumentiran v novi izdaji programa.

48. Računovodski pregled sprememb plačil in storna računa POS Lite

Ta postopek uporablja vodja izmene, administrator ali računovodja, kadar je treba razložiti popravek računa, več plačil, razveljavitev plačil ali vračilo. Namen pregleda je ugotoviti dejansko stanje brez novega plačila, brisanja izvirnika ali sklepanja samo iz skupnega zneska.

48.1. Predpogoji in dokazila POS Lite

Pripravite:

- številko izvirnega računa oziroma ID računa;
- poslovno enoto, blagajno in poslovni datum v obliki **dd.mm.yyyy**;
- vlogo, ki dovoljuje pregled oziroma razveljavitev;
- razlog za popravek in, kadar gre za kartico, referenco ponudnika ali

paymentAttemptId;

- odprto računovodsko obdobje, kadar se razveljavlja že knjiženo plačilo.

Če je kateri od teh podatkov neznan, najprej poiščite izvirni zapis v seznamu računov oziroma plačil. Ne ustvarjajte novega računa, da bi dobili drug ID za isti dogodek.

48.2. Pregled avtoritativnega zapisa POS Lite

1. Odprite račun oziroma plačilo, ki je predmet poizvedbe. Če v vaši vlogi

ločen zaslon za pregled ni viden, uporabite razpoložljivi seznam računov ali plačil in ID zapisa predajte računovodji oziroma skrbniku; ne ugibajte imena gumba ali statusa.

2. Zapišite številko računa, izvirni ID, poslovni datum, čas zapisa, enoto,

blagajno in trenutni status računa.

3. Preglejte vsako plačilno vrstico posebej: znesek, način, status, referenco

ponudnika, čas in povezavo na izvirni račun.

4. Ločite stanje **potrjeno**, **v obdelavi**, **neznano** in

razveljavljeno. Klik na plačilo ali zapis v naročilu ni dokaz, da je denar prejet.

5. Primerjajte vsoto veljavnih plačil s skupnim zneskom računa. Napitnino,

darilni bon, kartico in gotovino obravnavajte kot ločene evidence.

Pri več plačilih razveljavitev ene vrstice ne pomeni, da je celoten račun plačan ali neplačan. Po razveljavitvi ene vrstice ponovno preverite preostanek in vse druge vrstice. Če je katera vrstica še vedno **v obdelavi** ali **neznana**, jo najprej razrešite po postopku za obnovo plačil;

ne dodajajte novega plačila na slepo.

48.3. Razveljavitev že knjiženega plačila POS Lite

V pregledani računovodski izvedbi je razveljavitev plačila dovoljena samo pooblaščenemu računovodji ali lastniku in samo za plačilo s statusom **knjiženo**. Postopek je:

1. Odprite zapis plačila in preverite njegove poravnave z računi.
2. Preverite, da ciljno računovodsko obdobje ni zaklenjeno.
3. Izberite razveljavitev samo, če je izvirno plačilo napačno ali ga je treba uradno obrniti; vnesite razlog.
4. Izberite odprto ciljno obdobje, kadar program to zahteva, in potrdite razveljavitev.
5. Po potrditvi preverite, da je nastal povezani storno knjižni zapis, da so poravnave sproščene in da je izvirno plačilo še vedno vidno.
6. Zabeležite status, čas, izvajalca, razlog in ID povezane temeljnice.

Razveljavitev ne sme izbrisati izvirnega plačila. Če je obdobje zaklenjeno, plačilo ni knjiženo ali program ne vrne potrditve, postopka ne ponavljajte z drugim zapisom. Shranite ID in sporočilo napake ter zadevo predate osebi, ki lahko odpre oziroma določi pravilno obdobje.

Če uporabniški vmesnik ne pokaže statusa, časa ali izvajalca razveljavitve, tega podatka ne nadomestite z ročnim vnosom. Za uradni dokaz uporabite povezani revizijski zapis oziroma temeljnico, ki jo mora preveriti računovodja ali skrbnik.

48.4. Celotni storno računa in popravek ene postavke POS Lite

Celotni storno se uporablja za že izdani račun, kadar je treba razveljaviti celoten dokument. Pred potrditvijo:

1. preverite izvirni račun, vsa plačila, FURS status in razlog;
2. zagotovite zahtevano odobritev;
3. izvedite celotni storno, ne brisanja računa;
4. preverite, da ima storno svojo številko in povezavo na izvirnik;
5. preverite fiskalni rezultat storna in stanje plačil;
6. če del prometa ostane veljaven, ustvarite novo naročilo in nov račun samo za pravilno vsebino.

Ločen popravek ene postavke ali količine v izdanem računu ni potrjen kot samostojen POS postopek. Zato ne iščite ali izmišljajte gumba za delni storno: uporabite celotni storno in nov pravilen račun po postopku iz tega poglavja.

48.5. Vračilo in kartično povračilo POS Lite

Pri vračilu:

1. preverite, ali je vračilo odobreno in na kateri račun se nanaša;
2. uporabite prvotni oziroma za to plačilo dovoljen način vračila;
3. pri kartici uporabite ponudnika, ki je sprejel izvirno bremenitev, in

shranite referenco povračila;

4. pri neznanem rezultatu povračila preverite isti poskus oziroma referenco,

preden ga ponovite;

5. preverite, da sta vračilo in morebitna razveljavitev vidna ločeno od

izvirne prodaje.

Ne izvajajte vračila z novo negativno prodajo, ne izdajajte novega računa namesto povračila in ne vračajte kartičnega zneska z gotovino, če to ni izrecno dovoljen postopek ponudnika oziroma podjetja.

48.6. Poslovni učinek in varna kontrola po postopku POS Lite

Po razveljavitvi plačila ali stornu mora računovodja preveriti:

- da izvirni račun in izvirno plačilo ostaneta vidna;
- da je storno oziroma razveljavitev povezana z izvirnikom;
- da so poravnave in odprti znesek preračunani;
- da se knjižbe v glavni knjigi ujemajo z učinkom popravka;
- da so FURS, kartično povračilo, gotovina, bon in napitnina obravnavani

ločeno;

- da so razlog, čas, izvajalec in uporabljena referenca dokazljivi.

Če se prikaz računa, plačila in temeljnice ne ujema, primer ostane odprt. Ne popravljajte ga z dodatnim plačilom, nasprotnim pologom ali ročnim spreminjanjem zneska brez odobrenega računovodskega postopka.

49. Davčni evidenci KIR in KPR ter predaja računovodstvu POS Lite

49.1. KIR — knjiga izdanih računov POS Lite

Zaključen in fiskalno potrjen račun je izvor za KIR, vendar operativno poročilo POS samo po sebi še ni KIR. Pri predaji računovodstvu morajo ostati povezani številka računa, datum izdaje oziroma davčni datum, DDV-koda, osnova, DDV, bruto znesek, način plačila, status in povezava na storno oziroma dobropis. Odprta miza, rezervacija, nedokončano naročilo ali odpad niso izdani račun in se v KIR ne smejo vključiti kot prihodek.

Pri stornu ali vračilu ne ustvarite novega navideznega računa. Uporabite odobren postopek in shranite povezavo izvirni račun → KIR-vrstica → nasprotni dokument. Fiskalna potrditev je dokaz izvornega računa, ne dokaz, da je bil KIRKPR XML že pripravljen ali oddan.

49.2. KPR — knjiga prejetih računov POS Lite

Prejeti dobaviteljski **RACUN**, **DOBROPIS** ali **BREMEPIS** mora pred potrditvijo vsebovati dobavitelja, številko listine, datum listine, datum prejema oziroma davčni datum, DDV-kodo, osnovo, DDV, odbitnost in povezavo na popravek ali izvirnik. Prejemnica brez računa je lahko samo zalogovni dokument; ne predstavljajte je kot popoln KPR-zapis. Pri dobropisu in bremepisu preverite, da se učinek ne podvoji v zalogi, obveznosti ali DDV.

POS-operativni moduli ne predstavljajo samodejne oddaje v eDavke. Predaja računovodstvu mora vsebovati izvorno listino, potrjeno temeljnico, KIR/KPR status in morebitno zavrnitev ali manjkajočo preslikavo.

DEL VII

Zaloge, dokumenti, pripravljena hrana in dogodki

V tem delu so zbrani preverjeni postopki in reševanje napak za navedeno področje.

7. Zaloge, prejemnice, OCR, pripravljena hrana, odpad in dogodki POS Extended

1. Namen sklopa POS Lite

Ta sklop opisuje evidentiranje zalog in proizvodnih dogodkov.

Obsega začetne zaloge, WAC, prejemnice, uvoz in OCR, prenose, inventuro, pripravljeno oziroma sestavljeno hrano, odpadke s krožnikov in dogodke.

Plačilo ter račun sta v sklopu 06. Zaključek izmene je v sklopu 08.

2. Predpogoji POS Lite

1. Delate v pravilni poslovni enoti in skladišču.
2. Imate pravico za zaloge oziroma proizvodnjo.
3. Artikli, merske enote in stopnje DDV so pravilno urejeni.
4. Pred začetnim stanjem so preverjene dejanske količine.
5. Dobavitelj in prejemnica so pripravljeni pred uvozom dokumenta.
6. Za pripravljeno hrano obstaja receptura oziroma normativ.
7. Za inventuro je določen datum, skladišče in odgovorna oseba.

> **Opozorilo:** Zaloga ni preglednica za približne popravke. Vsako spremembo evidentirajte z dokumentom, ki pojasni izvor, količino in datum.

3. WAC in vrednotenje zaloge POS Lite

WAC pomeni tehtano povprečno nabavno ceno.

Pri prejemu se količina in nabavna vrednost vključita v novo povprečno ceno.

WAC se uporablja za vrednotenje izdaj, porabe, odpadov in pripravljene hrane, kadar je tako nastavljeno.

3.1. Praktična posledica POS Lite

1. Nabavna cena na prejemnici mora biti pravilna pred potrditvijo.
2. Ne popravljajte prejemnice z novim izmišljeno enakim dokumentom.
3. Popravek naj izvede odgovorna oseba s sledljivim dokumentom.
4. Pred izrednimi odpisi preverite vpliv na vrednost zaloge.

WAC ni prodajna cena. Popust za gosta ne spreminja WAC artikla.

4. Začetne zaloge POS Lite

Začetna zaloga se vnese ob začetku uporabe skladišča ali ob dogovorjenem prehodu na sistem.

4.1. Pred vnosom POS Lite

1. Določite datum in uro reza.
2. Zaustavite sočasne prejeme, prenose in inventure za isti rez.
3. Preštejte dejanske količine po artiklih in merskih enotah.
4. Zberite veljavne nabavne vrednosti oziroma WAC po navodilu računovodstva.
5. Preverite, da artikel pripada pravemu skladišču.

4.2. Vnos POS Lite

1. Odprite **Zaloge** in izberite začetne zaloge.
2. Izberite skladišče in datum reza.
3. Dodajte artikel.
4. Vnesite količino v pravilni merski enoti.
5. Vnesite vrednost oziroma ceno, ki jo zahteva obrazec.
6. Ponovite za vse artikle.
7. Preglejte ničelne, negativne in nenavadno velike količine.
8. Potrdite dokument samo po skupnem pregledu.

4.3. Kontrola po vnosu POS Lite

1. Odprite kartico vsaj treh reprezentativnih artiklov.
2. Primerjajte količino in vrednost s popisom.
3. Preverite skupno vrednost skladišča.
4. Dokument shranite kot osnovo za revizijsko sled.

Začetnega stanja ne vnašajte ponovno, če po potrditvi odkrijete napako. Uporabite popravek po navodilu odgovorne osebe.

5. Prejemnica POS Lite

Prejemnica evidentira prevzem blaga v zalogo.

5.1. Zaslon prejemnice: pomen polj POS Lite

Polje	Kaj vnesete	Kontrola pred potrditvijo
Poslovna enota	Enoto, ki je blago dejansko prevzela	Ne kopirajte enote z računa dobavitelja.
Skladišče	Fizično lokacijo prevzema	Hladilnica, bar ali centralno skladišče niso zamenljivi.
Datum dokumenta	Datum dobaviteljeve listine	Ne zamenjajte ga z datumom vnosa.
Datum prejema	Dan fizičnega prevzema	Pomemben je za kartico in časovni rez.
Dobavitelj	Pogodbenega oziroma dejanskega dobavitelja	Ujemati se mora z listino in davčnimi podatki.
Številka dokumenta	Originalno številko dobaviteljevega dokumenta	Ista številka pri istem dobavitelju zahteva pregled duplikata.
Valuta	Valuto dobaviteljeve listine, kjer jo obrazec podpira	Preverite pravilno pretvorbo in zaokrožitev.
Opomba	Kratko pojasnilo posebnosti prevzema	Vpišite manjkajoče, poškodovano ali poznejšo dobavo.
Artikel	Interni zalogovni artikel	Ne izberite podobnega prodajnega artikla brez zalogovne povezave.
Količina	Dejansko prevzeto količino	Primerjajte s štetjem, ne samo z dobavnico.
Enota	Enoto s fizične dobave	Karton, kilogram in kos niso medsebojno zamenljivi.
Pakiranje	Število enot v paketu	Preverite pretvorbo v osnovno skladiščno enoto.
Cena	Nabavno ceno po dogovoru	Preverite, ali je cena brez DDV.
Rabat	Rabat vrstice ali dokumenta	Razlikujte odstotni rabat in že znižano ceno.
DDV	Stopnjo z dobaviteljeve listine	Stopnja mora ustrezati vrsti nabave in nastavitvi artikla.
Neto	Izračunano neto vrednost	Količina krat cena minus rabat mora biti smiselna.
DDV znesek	Izračun sistema	Primerjajte ga s seštevkom listine ob odstopanju.
Bruto	Končni znesek vrstice	Vsota vrstic mora po pravilih zaokroževanja ustrezati dokumentu.

5.2. Pravilo štirih primerjav POS Lite

Pred potrditvijo primerjajte fizično blago z dobavnico.

Nato primerjajte dobavnico z računom oziroma elektronskim dokumentom.

Potem primerjajte račun s pripravljeno prejemnico v POS.

Nazadnje primerjajte seštevke, DDV in število vrstic.

Če katerakoli primerjava ni uspešna, ostane dokument v osnutku.

Osnutek ni potrdilo o prevzemu in ne spremeni razpoložljive zaloge.

6. A. Kartica artikla in sledljivost zaloge POS Lite

Kartica artikla je časovni zapis vseh potrjenih sprememb za posamezen artikel v posameznem skladišču.

Ne kaže samo trenutne količine, temveč pojasnjuje, kako je količina nastala.

6.1. A.1 Branje kartice POS Lite

1. Odprite **Zaloge > Artikli** in izberite artikel.
2. Izberite pravo skladišče; skupni pogled lahko skriva lokalno pomanjkanje.
3. Nastavite obdobje, ki vključuje datum vprašljive spremembe.
4. Preglejte začetno stanje obdobja.
5. Preglejte vsak vhod: začetna zaloga, prejemnica, prenos ali vračilo.
6. Preglejte vsak izhod: prodaja, poraba, prenos, odpis ali inventurni popravek.
7. Odprite referenco dokumenta, ne sklepajte samo iz opisa vrstice.
8. Primerjajte količino po dogodku z naslednjim fizičnim štetjem.
9. Pri vrednostnem odstopanju preverite WAC pred in po prejemu.
10. Izvoz kartice označite z artiklom, skladiščem in časom priprave.

6.2. A.2 Stolpci kartice POS Lite

Stolpec	Pomen	Kaj iščete
Datum	Poslovni datum dogodka	Dogodke izven izbranega reza ali napačnega dne.
Čas vnosa	Čas nastanka zapisa	Pozne vnose, ki zahtevajo pojasnilo.
Tip	Vrsta skladiščnega dokumenta	Ali je sprememba poslovno pravilno klasificirana.
Referenca	Številka izvornega dokumenta	Sled do prejemnice, prenosa, inventure ali odpisa.
Vhod	Količina, ki poveča zalogo	Ali se ujema s fizičnim prevzemom.
Izhod	Količina, ki zmanjša zalogo	Ali obstaja odobren razlog zanjo.
Stanje	Količina po knjiženju	Negativne ali nepričakovane količine.
Vrednost	Vrednost spremembe	Nenavadne vrednosti pri majhnih količinah.
WAC	Povprečna cena po dogodku	Skok po napačni ceni ali pakiranju.
Uporabnik	Izvajalec ali potrjevalec	Kdo lahko pojasni zapis.

6.3. A.3 Kartica ni nadomestek za popis POS Lite

Kartica je evidenca sistema, popis pa ugotovitev dejanskega stanja.

Ujemanje kartice in popisa je cilj kontrole, ne predpostavka.

Če kartica kaže deset kilogramov, v hladilnici pa je osem kilogramov, popišite osem in raziskujte razliko.

Ne spreminjajte kartice neposredno zato, da bi bila podobna štetju.

6.4. A.4 Primer WAC POS Lite

V skladišču je 10 kg kave po WAC 12,00 EUR/kg.

Vrednost pred prejemom je zato 120,00 EUR.

Prejmete 5 kg po 15,00 EUR/kg oziroma za 75,00 EUR.

Po prejemu je količina 15 kg in vrednost 195,00 EUR.

Novi WAC je 13,00 EUR/kg.

Izdaja 2 kg nato vrednoti zalogo s 26,00 EUR, če sistem uporablja WAC.

Dobaviteljeva zadnja cena 15,00 EUR ni samodejno cena izdaje.

Prodajna cena espressa pri tem izračunu ni pomembna.

6.5. A.5 Primer opozorila WAC POS Lite

Če je na računu cena 150,00 EUR namesto 15,00 EUR, je posledica večja od napačne vrstice.

WAC se lahko skokovito poveča in vpliva na poznejše odpise ter porabo.

Dokument ustavite v osnutku, preverite decimalno mesto in pakiranje.

Po potrditvi uporabljajte samo odobren korekcijski dokument.

7. B. Artikli, enote, pakiranja in cene POS Lite

7.1. B.1 Osnovna enota POS Lite

Za vsak zalogovni artikel določite osnovno enoto, v kateri sistem vodi stanje.

Pri mleku je lahko osnovna enota liter.

Pri mesu je lahko osnovna enota kilogram.

Pri konzervah je lahko osnovna enota kos.

Pri pijači je lahko osnovna enota steklenica ali liter, vendar naj bo izbira dosledna skozi prevzem, recepturo, prenos in inventuro.

7.2. B.2 Pakiranje POS Lite

Pakiranje pove, koliko osnovnih enot vsebuje nabavna enota.

Primer: karton vsebuje 24 steklenic po 0,33 l.

Če artikel vodi zalogo v steklenicah, en karton pomeni 24 kosov.

Če artikel vodi zalogo v litrih, en karton pomeni 7,92 l.

Ne vnesite količine 24 in pakiranja 24, če obrazec pričakuje samo eno od teh dveh vrednosti.

Pred prvim prevzemom naredite test na enem paketu in preverite kartico.

7.3. B.3 Pretvorbe POS Lite

Nabavna navedba	Možna osnovna enota	Potrebna nastavitev
6 × 1 l	liter	Karton je šest litrov.
12 × 0,5 l	liter	Karton je šest litrov.
10 kg	kilogram	Vnos 10 kilogramov brez dodatne pretvorbe.
20 × 250 g	kilogram	Karton je pet kilogramov.
24 kos	kos	Karton je 24 kosov.
1 zaboj	steklenica	Zaboj mora imeti določeno število steklenic.

7.4. B.4 Cena pakiranja POS Lite

Cena na dokumentu je lahko cena kartona, kosa ali osnovne enote.

Pred potrditvijo ugotovite, katero ceno zahteva vrstica prejemnice.

Če je cena kartona 48,00 EUR za 24 steklenic, je cena steklenice 2,00 EUR.

Če sistem pričakuje ceno osnovne enote, ne vpišite 48,00 EUR ob količini 24.

Tak vnos bi zalogo ovrednotil na 1.152,00 EUR namesto 48,00 EUR.

7.5. B.5 Nabavna, prodajna in davčna cena POS Lite

Nabavna cena je podlaga za vrednotenje zaloge.

Prodajna cena je podlaga za račun gostu.

Stopnja DDV določa davčni prikaz prodaje oziroma nabave po nastavitvah.

Rabat dobavitelja znižuje nabavno vrednost po pravilih dokumenta.

Popust gostu spreminja promet računa, ne količine zaloge in ne WAC.

Ne uporabljajte popusta na POS računu za popravljanje nabavne cene.

7.6. B.6 DDV na prejemnici POS Lite

Preverite, ali dobaviteljeva cena predstavlja neto ali bruto znesek.

Preverite, ali je DDV vrstični ali dokumentni podatek.

Mešan dokument z različnimi stopnjami DDV preglejte po vrsticah.

Ne prepisujte ene stopnje na vse vrstice zgolj zaradi hitrejšega vnosa.

Pri dvomu primerjajte neto, DDV in bruto seštevek z originalom.

Davčno obravnavo spremeni samo pooblaščena oseba.

8. C. OCR, kamera in uvoz dokumentov POS Lite

OCR in uvoz predlagata podatke; ne potrjujeta resničnosti prevzema.

Odgovornost za potrjeni dokument ostane pri osebi, ki ga pregleda.

8.1. C.1 Fotografiranje dokumenta POS Lite

1. Položite dokument na ravno, dobro osvetljeno podlago.
2. Posnemite cel dokument, vključno z glavo in končnimi seštevki.
3. Izogibajte se bleščanju, senci, pregibom in prekritim robovom.
4. Preverite ostrino številke dokumenta, količin in cen.
5. Pri več straneh posnemite vsako stran v pravilnem vrstnem redu.
6. Če je dokument nečitljiv, uporabite originalni PDF ali ročni vnos.
7. Fotografije ne obdelujte tako, da bi se spremenili podatki listine.

8.2. C.2 OCR pregled po poljih POS Lite

OCR predlog	Obvezno preverjanje
Dobavitelj	Naziv, identifikator in podobno imenovani dobavitelji.
Številka računa	Ničle, črke O, pomišljaje in predpono.
Datum	Datum računa v primerjavi z datumom prejema.
Artikel	Ali opis res označuje kupljeni artikel.
Količina	Decimalno vejico, maso in število paketov.
Cena	Valuto, neto/bruto oznako in decimalno mesto.
DDV	Stopnjo vsake skupine in skupni DDV.
Skupaj	Neto, DDV, bruto in morebitni depozit embalaže.

8.3. C.3 Uvoz datoteke POS Lite

Uvozite samo datoteko iz zaupanja vrednega vira.

Pred uvozom preverite, za katero poslovno enoto in skladišče velja dokument.

Izberite predlogo uvoza, ki ustreza stolpcem dobavitelja.

Predogled uvoza primerjajte s številom vrstic v izvorni datoteki.

Zavrnjene vrstice ne izginejo: preberite razlog in jih obravnavajte.

Če uvoz vsebuje samo zavrnjene ali ničelne vrstice, ga ne potrdite.

Po uvozu shranite izvorno datoteko skladno s politiko hrambe.

8.4. C.4 Ujemanje dobavitelja POS Lite

Samodejni predlog dobavitelja sprejmite le ob jasnem ujemanju.

Preverite naziv, davčno številko oziroma drug stabilen identifikator.

Podobno ime ni dokaz, da gre za isto pravno osebo.

Različne poslovalnice iste skupine so lahko različni dobavitelji v evidenci.

Če dobavitelja ni, ga ustvari ali odobri oseba z ustrezno pravico.

Ne izberite prvega zadetka samo zato, da bi nadaljevali z OCR.

8.5. C.5 Ujemanje artikla POS Lite

Predlagani artikel primerjajte z dobaviteljevo šifro, EAN, opisom in pakiranjem.

Enak naziv z drugo gramature ni nujno isti zalogovni artikel.

Primer: “smetana 1 l” in “smetana 0,5 l” nista zamenljivi vrstici.

Če artikel še ne obstaja, ga ne vežite samovoljno na podoben artikel.

Ustvarite zahtevek za novi artikel ali počakajte na odobreno šifro.

Potrdite trajno povezavo dobaviteljeva šifra–artikel le po pregledu prvega in naslednjega dokumenta.

8.6. C.6 Neznana embalaža POS Lite

Ustavite vrstico, kadar OCR prebere artikel, vendar ne pakiranja.

Iz dokumenta razberite število kosov, volumen ali maso na paket.

Vnesite pravilno pretvorbo pred potrditvijo.

Če podatka ni na dokumentu, preverite specifikacijo dobavitelja.

Nikoli ne domnevajte, da sta karton in zaboj enake velikosti.

8.7. C.6A Povratna embalaža: vračilo ali odpis POS Lite

Pri povratni embalaži vedno ločite dva dogodka:

- **Vračilo embalaže** uporabite samo, ko embalažo dejansko prejme dobavitelj.

Program zmanjša fizično zalogo in saldo pri dobavitelju. Pri pozitivni depozitni vrednosti pripravi osnutek D 220 / K 3107000.

- **Odpis povratne embalaže** uporabite za razbito, uničeno ali drugače

nevračljivo embalažo. Dobavitelja, artikel in pozitivno količino izberete v prejemnicah v razdelku **Odpis povratne embalaže**, nato določite razlog in po potrebi dodate opombo.

Odpis v eni operaciji zmanjša fizično zalogo in saldo pri izbranem dobavitelju. Učinek je odvisen od dogodka in zgodovinske depozitne vrednosti:

Dogodek	Fizična zaloga	Saldo dobavitelja	Temeljnica pri pozitivni vrednosti	Učinek na 220	Vrednost 0,00 EUR
Vračilo dobavitelju	zmanjša	zmanjša	D 220 / K 3107000	zmanjša obveznost	brez temeljnice
Odpis	zmanjša	zmanjša	D strošek odpisa / K 3107000	brez spremembe	brez temeljnice

Pred potrditvijo primerjajte prikazani saldo dobavitelja, skupno fizično zalogo in količino odpisa. Program ne dovoli količine, ki bi presegla katerega koli od obeh razpoložljivih saldov. Če zahteva po prekinitvi povezave nima jasnega izida, ne ustvarite novega dogodka z drugačnim podatkom; najprej osvežite bilanco, saj ponovitev iste operacije ne sme zaloge zmanjšati dvakrat.

Če program količino zavrne, osvežite bilanco in ponovno preverite oba salda. Ne spreminjajte količine ali operacije samo zato, da bi obšli opozorilo. Enaka ponovljena operacija vrne že evidentirani rezultat; zahteva z istim ključem in drugačnimi podatki je zavrnjena.

Primer: pri dobavitelju je evidentiranih 20 zabojev, dva sta se razbila, depozitna vrednost pa je 3,00 EUR. Vnesite odpis 2 kosov z razlogom **Razbitje**. Po potrditvi morata dobaviteljski saldo in fizična zaloga pokazati 18 kosov, osnutek temeljnice pa 6,00 EUR:

Konto (primer)	D/K	Znesek
4802000 Strošek uničene povratne embalaže	D	6,00
3107000 Zaloga povratne embalaže	K	6,00

Pred uporabo v **Nastavitve → Računovodstvo → POS konti** preverite:

- **Zaloga povratne embalaže** je nastavljena na aktivni proknjižljivi konto 3107000;
- **Strošek odpisa povratne embalaže** je nastavljen na aktivni proknjižljivi konto razreda 4.

Številka 4802000 v primeru je ponazoritev; uporabite konto iz kontnega načrta podjetja.

8.8. C.6B Dobropis za že vrnjeno povratno embalažo POS Lite

Dobropis dobavitelja za embalažo, ki ste jo že fizično vrnili, ni novo vračilo. V prejemnicah odprite razdelek **Dobropisi — povratna embalaža**, izberite dobropis in ustrezno evidentirano vračilo ter vnesite samo še nepovezano količino.

Po potrditvi program poveže dobropis z dokazom fizičnega vračila. Ne ustvari nove temeljnice in ne zmanjša zaloge ali dobaviteljskega salda še enkrat. Delno povezovanje je

dovoljeno do preostale količine na obeh straneh.

Če ste izbrali napačno vračilo ali količino, uporabite **Razveljavi**. Popravek ohrani revizijsko sled; ne ponavljajte fizičnega vračila in ne brišite izvornega dobropisa.

8.9. C.7 Kontrolni seštevki uvoza POS Lite

Število uvoženih vrstic primerjajte s številom vrstic listine.

Seštevek količin primerjajte po enotah, ne samo po številu vrstic.

Neto seštevek primerjajte z neto seštevkom listine.

DDV primerjajte po stopnjah, kadar jih je več.

Bruto seštevek primerjajte po dovoljenem pravilu zaokrožitve.

Rabat in vračljivo embalažo obravnavajte ločeno, če tako določa nastavitev.

8.10. C.8 Duplikati POS Lite

Sistem lahko opozori na enako številko dokumenta, dobavitelja, datum ali znesek.

Opozorilo pomeni “preverite”, ne “potrdite kljub temu”.

Odprite obstoječi dokument in primerjajte številko, vrstice ter status.

Enaka številka pri dobropisu ali drugi seriji lahko zahteva dodatno razlago.

Če gre za dejanski duplikat, nove prejemnice ne potrdite.

Če ne gre za duplikat, v opombo zapišite razlog in nadaljujte samo z dovoljenjem.

8.11. C.9 Ničelne vrstice POS Lite

Vrstica s količino nič ne poveča zaloge in običajno nima poslovnega smisla.

Pred potrditvijo jo odstranite ali popravite.

Če dokument vsebuje brezplačno postavko, vnesite dejansko količino in ničelno ceno le, kadar to dovoljuje postopek.

Ničelne vrstice ne uporabljajte za komentar ali ločevanje skupin.

8.12. C.10 Pogoste OCR napake POS Lite

Črka O se lahko prebere kot številka 0.

Število 1 se lahko prebere kot črka I.

Decimalna vejica lahko izgine ali se spremeni v piko.

Minus pri dobropisu lahko manjka.

Šifra artikla se lahko zamenja zaradi slabe ločljivosti.

Opis se lahko prelomi čez dve vrstici in ustvari napačen artikel.

Končni seštevek se lahko prepozna kot dodatna vrstica artikla.

9. D. Prenosi zaloge za dogodke POS Extended

POS podpira prenos zaloge v okviru modula **Dogodki**, ko se blago pošlje v začasno dogodkovno enoto in se po dogodku evidentira porabljena, preostala ter vrnjena količina. To ni splošni prenos med poljubnimi skladišči, barom ali kuhinjo.

9.1. D.1 Pošiljanje zaloge na dogodek POS Extended

1. Odprite pravi dogodek in preverite njegovo začasno enoto.
2. Preverite izvorno enoto, iz katere se zaloga dejansko odpremi.
3. Dodajte samo artikle in količine, ki fizično odhajajo na dogodek.
4. Količine vnesite v merskih enotah, ki jih uporablja izbrani artikel.
5. Pred potrditvijo primerjajte seznam z dejansko pripravljeno pošiljko.
6. Potrdite prenos v okviru dogodka.
7. Preverite, da je prenos prikazan v zgodovini izbranega dogodka.

Splošnega prenosa med običajnimi skladišči ta postopek ne nadomešča. Če premik ni povezan z dogodkom, uporabite drug odobren zalogovni dokument ali primer predajte odgovorni osebi.

9.2. D.2 Poraba, preostanek in vračilo POS Extended

Po dogodku mora veljati:

poslano = porabljeno + preostalo + vrnjeno.

1. Preverite fizični preostanek v začasni enoti.
2. Primerjajte prodajo in drugo evidentirano porabo dogodka.
3. Pripravite vračilo samo za količino, ki se fizično vrača.
4. Vračilo potrdite v okviru istega dogodka in izvirnega prenosa.
5. Preverite, da vrnjena količina ne presega preostale dogodkovne količine.
6. Odstopanje ustavite in raziščite; ne izravnavajte ga z izmišljenim prenosom.

9.3. D.3 Prenos ni rešitev za manjko POS Extended

Dogodkovnega prenosa ne ustvarjajte zato, da bi odstranili negativno stanje v redni enoti. Najprej preverite zamujeni prejem, prodajo, recepturo, dogodkovno porabo, vračilo in inventuro.

10. E. Inventura in prilagoditve POS Lite

Inventura je organiziran popis dejanskih količin na določen datum in uro.

Prilagoditev je sledljiv dokument, ki uredi ugotovljeno razliko po odobritvi.

10.1. E.1 Priprava inventure POS Lite

1. Določite rez: datum, uro, skladišče in odgovorno osebo.

2. Ustavite ali jasno časovno ločite prejeme, prenose in proizvodnjo.
3. Pripravite popisne liste po lokacijah, ne samo po abecedi artiklov.
4. Označite že preštete police, hladilnike in zamrzovalnike.
5. Ločite prodajno blago, vračila, poškodovano blago in tuje blago.
6. Določite način štetja odprte embalaže.
7. Zagotovite drugo štetje za vrednostno ali količinsko pomembne artikle.

10.2. E.2 Štetje POS Lite

Štejte fizično stanje, ne pričakovanega stanja s kartice.

Vpišite količino v enoti popisnega lista.

Ne zaokrožujte odprtih količin, če recepture uporabljajo decimalne enote.

Prazne embalaže ne štejte kot polne zaloge.

Blago s pretečenim rokom ločite in označite za odločitev o odpisu.

Neznan artikel fotografirajte ali zapišite tako, da ga je mogoče pozneje določiti.

10.3. E.3 Vnos in odobritev POS Lite

1. Odprite inventurni dokument za pravilen rez.
2. Vnesite preštete količine ali uvozite preverjen popis.
3. Preglejte velike razlike po količini in vrednosti.
4. Primerjajte z nedavnimi prejemi, prenosi in proizvodnjo.
5. Dodajte razlog, kadar politika zahteva obrazložitev.
6. Pošljite v pregled osebi z ustrezno pravico.
7. Potrdite prilagoditev šele po zaključku pregleda.
8. Preverite kartico po potrditvi.

10.4. E.4 Razlogi za razliko POS Lite

Razlika je lahko zamujen prejem.

Razlika je lahko nepravilno pakiranje na prejemnici.

Razlika je lahko neknjižen prenos.

Razlika je lahko nepopolna receptura.

Razlika je lahko pokvarjeno ali odpadno blago.

Razlika je lahko kraja ali napačno ravnanje.

Razlika je lahko napaka pri prvem ali drugem štetju.

Razlog zapišite na podlagi preverjanja, ne ugibanja.

10.5. E.5 Negativne zaloge POS Lite

Negativno stanje pomeni, da je sistem zabeležil več izhodov kot vhodov.

Ne predstavlja fizičnega dokaza, da je zaloga negativna.

Najprej preverite časovni red dokumentov.

Nato preverite enote in pretvorbe.

Če je artikel sodeloval na dogodku, preverite poslano, porabljeno, preostalo in vrnjeno količino v zgodovini tega dogodka.

Preverite, ali prodajni artikel porablja pravi zalogovni artikel.

Ne popravljajte negativnega stanja z izmišljeno prejemnico.

11. F. Pripravljena in sestavljena hrana POS Standard

Pripravljena hrana nastane, ko se surovine pretvorijo v zalogovni izdelek.

Sestavljena hrana oziroma kompozit lahko vsebuje več sestavin in izkoristek.

Prodajni artikel ni samodejno tudi zalogovni polizdelek.

11.1. F.1 Receptura POS Standard

Receptura določa vhodne sestavine, njihove količine in izhod.

Za vsako sestavino preverite artikel, enoto in normativno količino.

Za izhod določite količino, enoto in pričakovani izkoristek.

Voda, olje, začimbe in embalaža naj bodo vključeni, kadar so materialno pomembni in jih politika podjetja spremlja.

Receptura mora odražati dejanski postopek, ne idealnega recepta iz kuharice.

Spremembo recepture datirajte in odobrite pred uporabo.

11.2. F.3 Primer juhe POS Standard

Receptura za 20 litrov juhe porabi 4 kg zelenjave, 1 kg mesa in 20 litrov osnove.

Če kuhinja pripravi 18 litrov, ne potrdite samodejno 20 litrov.

Vnesite dejanski izhod in preverite, ali je preostanek pojasnjen z izkoristkom, odpadom ali napačnim merjenjem.

Če se je del juhe razlil, ga evidentirajte kot odpad po pravilnem razlogu.

11.3. F.4 Zamrznjena operativna zaloga POS Standard

Zamrznjena operativna zaloga je stanje pripravljene hrane za redno delo. Fizično je lahko shranjena v ločenem zamrzovalniku, vendar POS tega ne obravnava kot splošen prenos med skladišči.

Zamrznjeno količino evidentirajte v postopku pripravljene hrane.

Odtajanje ne pomeni samodejnega odpisa.

Količino odtajenega blaga spremljajte v istem operativnem postopku pripravljene hrane, ne z ročnim zmanjšanjem brez razloga.

Pretečen, poškodovan ali temperaturno sporen izdelek obravnavajte kot odpad po odobritvi in s konkretnim razlogom.

11.4. F.5 Sestavljeni izdelki in prodaja POS Standard

Če prodaja jed porablja sestavine neposredno, mora normativ povezati prodajno jed z zalogovnimi artikli.

Če prodaja porablja pripravljen polizdelek, mora proizvodni nalog prej ustvariti ta polizdelek v zalogi.

Ne uporabljajte obeh poti hkrati, razen če je receptura namenoma tako sestavljena.

Dvojna poraba napihne strošek in povzroči navidezni manko.

Manjkajoča povezava povzroči prodajo brez porabe in navidezni presežek.

12. G. Odpad, krčenje in odpad s krožnikov POS Standard

Odpad je dokumentirana izguba zaloge, ki ni prodaja in ni prenos.

Krčenje oziroma shrinkage je širši izraz za nepojasnjene ali operativne izgube.

Odpad s krožnikov je hrana, vrnjena po strežbi ali ostanek po gostu.

12.1. G.1 Kategorije odpada POS Standard

Kategorija	Primer	Obvezen podatek
Pokvarjeno	Pretečen mlečni izdelek	Količina, rok in razlog.
Poškodovano	Razbita steklenica	Količina, okoliščina in izvajalec.
Priprava	Zažgana omaka	Sestavina ali polizdelek ter vzrok.
Krožnik	Neprodani ostanek po gostu	Jed, ocena količine in razlog, kjer je znan.
Vračilo	Napačno pripravljena jed	Povezava z naročilom, če obstaja.
Temperatura	Prekinjena hladna veriga	Artikel, količina in odločitev odgovorne osebe.
Inventurna razlika	Neugotovljen manko pri popisu	Popis, pregled in odobritev.

12.2. G.2 Postopek odpada POS Standard

1. Ustavite uporabo artikla, če je kakovost ali varnost vprašljiva.
2. Izberite pravo skladišče in artikel.
3. Vnesite dejansko količino in pravilno enoto.
4. Izberite najnatančnejši razlog.

5. Dodajte opombo z dejstvi, ne osebnih ocen.
6. Dodajte dokazilo ali fotografijo, kadar postopek to zahteva.
7. Pridobite odobritev nadrejenega pri določeni meji.
8. Potrdite dokument in fizično odstranite blago skladno s pravili.
9. Preglejte vpliv na kartico in poročilo odpada.

12.3. G.3 Odpad s krožnikov POS Standard

Odpad s krožnikov ne zamenjujte s stornom računa.

Storno ureja prodajni dokument, odpad pa fizično porabo ali zavrženo hrano.

Če gost vrne neustrezno jed in se izda dobropis, evidentirajte oba dogodka, kadar je bila jed dejansko pripravljena.

Količino ocenite po dogovorjeni metodi: delež porcije, teža ali standardna mera.

Metodo uporabljajte dosledno, da so poročila primerljiva.

Ne beležite osebnih podatkov gosta v opombo odpada.

12.4. G.4 Analiza krčenja POS Standard

Primerjajte odpad po artiklu, kategoriji, izmeni in obdobju.

Velik skok preverite proti spremembi recepture, dobavi, temperaturi ali dogodku.

Odpad ne prikrivajte s prilagoditvijo inventure brez razloga.

Inventurna razlika in odpad naj ostaneta ločena, dokler vzrok ni potrjen.

Vodja določi korektivni ukrep: usposabljanje, naročanje, skladiščenje ali nadzor.

13. H. Dogodki, pogostitve in uskladitev POS Extended

Dogodek je načrtovana ali izredna poraba, ki jo je treba ločiti od redne prodaje.

Primeri so degustacija, interna pogostitev, promocija, catering in zaprta družba.

13.1. H.1 Pred dogodkom POS Extended

1. Določite naročnika, datum, enoto in odgovorno osebo.
2. Določite, ali se poraba zaračuna, knjiži interno ali sledi pogodbi.
3. Pripravite seznam artiklov, jedi ali predvidenih porcij.
4. Določite skladišče izdaje in morebitne prenose na lokacijo.
5. Določite način evidentiranja vračil in neporabljenega blaga.
6. Preverite, da so cene, DDV in popusti urejeni na prodajni strani, kadar se zaračunava.

13.2. H.2 Med dogodkom POS Extended

Evidentirajte dodatno izdano blago z referenco dogodka, kadar postopek to omogoča.

Ločite prodano blago od degustacijskega, internega in odpadnega blaga.

Ne uporabljajte splošnega odpisa kot bližnjice za neobračunano strežbo.

Za odprte pakete določite osebo, ki bo po dogodku preverila preostanek.

13.3. H.3 Po dogodku POS Extended

1. Preštejte vračljivo in neporabljeno blago.
2. Prenesite ga nazaj v pravo skladišče, če je fizično vrnjeno.
3. Evidentirajte dejansko pripravljeno hrano in ostanek.
4. Evidentirajte odpad ločeno od vračila.
5. Primerjajte porabo z načrtovanim številom porcij.
6. Primerjajte zaračunano prodajo z dogovorom oziroma ponudbo.
7. Zapišite odstopanja in odgovorno osebo za nadaljnji ukrep.

13.4. H.4 Primer uskladitve cateringa POS Extended

Za dogodek je iz skladišča izdanih 60 steklenic vode.

Po dogodku se 12 neodprtih steklenic vrne v centralno skladišče.

Šest steklenic je evidentiranih kot degustacija.

Dve sta poškodovani in se evidentirata kot odpad.

Preostalih 40 mora imeti razlago v prodaji oziroma pogodbeno evidentirani porabi.

Če razlage ni, ne ustvarite samodejne inventurne prilagoditve brez pregleda.

14. I. Vloge in dovoljenja POS Lite

Vloga	Običajna opravila	Česa ne potrjuje brez pooblastila
Skladiščnik	Prevzem, popis, priprava osnutka	Sprememb cen, končnih odpisov in izrednih razlik.
Kuhinja	Proizvodni nalog, prijava odpada	Inventurnih prilagoditev izven svoje odgovornosti.
Vodja izmene	Pregled, potrjevanje v okviru pravic	Nastavitev enot, WAC pravil in davčnih podatkov.
Nabava	Dobavitelji, cenovne kontrole, uvoz	Fizičnega prevzema, ki ga ni opravila.
Računovodstvo	Vrednostne kontrole in uskladitve	Izmišljene fizične količine.
Skrbnik	Nastavitve in dostopi	Poslovnih potrditev namesto odgovorne osebe.

Uporabnik potrjuje samo dokumente, za katere lahko potrdi dejanska dejstva.

Skupna prijava ali prevzem tuje prijave zmanjšuje sledljivost in ni dovoljen.

15. J. Odpravljanje težav POS Lite

15.1. J.1 Artikel ni na voljo v prejemnici POS Lite

Preverite, ali iščete po internem nazivu, šifri ali črtni kodi.

Preverite poslovno enoto in dostop do artikla.

Preverite, ali je artikel arhiviran ali omejen na drugo skladišče.

Ne nadomestite ga s podobnim artiklom brez potrjene povezave.

15.2. J.2 Cena se zdi previsoka POS Lite

Preverite decimalno mesto.

Preverite valuto.

Preverite, ali je cena kartona namesto cene enote.

Preverite, ali je znesek bruto namesto neto.

Primerjajte z listino in prejšnjo potrjeno prejemnico.

15.3. J.3 OCR je ustvaril podvojene vrstice POS Lite

Primerjajte vrstico z originalnim dokumentom.

Obdržite eno pravilno vrstico in odstranite napačni predlog v osnutku.

Preverite, da skupna količina po popravku ustreza listini.

Ne potrjujte obeh vrstic zato, ker je skupni znesek “približno” pravilen.

15.4. J.4 Inventura ne pojasni razlike POS Lite

Ponovno preverite največje vrednostne artikle.

Preverite dogodke od zadnje uspešne inventure.

Preverite spremembe receptur in pakiranj.

Preverite neodobrene osnutke prejemnic in prenosov.

Eskalirajte razliko z dokumentiranimi ugotovitvami.

16. Uvoz prejemnice in OCR POS Lite

OCR iz dokumenta predlaga podatke; ni potrditev pravilnosti.

16.1. Postopek OCR POS Lite

1. Naložite čitljiv izvirnik dokumenta.
2. Izberite uvoz prejemnice.
3. Počakajte na obdelavo OCR.
4. Preverite dobavitelja, številko, datum in valuto.

5. Preverite vsako vrstico: artikel, količino, enoto, ceno in DDV.
6. Uparite neprepoznane vrstice z obstoječim artiklom ali jih uredite po postopku.
7. Preverite skupni znesek z izvirnikom.
8. Potrdite šele po ročnem pregledu.

16.2. Podvojeni dokument POS Lite

Sistem lahko opozori, da je dokument že uvožen.

1. Ustavite potrditev.
2. Poiščite obstoječo prejemnico po dobavitelju, številki in datumu.
3. Primerjajte znesek in vrstice.
4. Če gre za isti dokument, ne uvažajte ponovno.
5. Če gre res za drugačen dokument z enako številko, dokumentirajte razlog in uporabite odobren postopek odgovorne osebe.

Opozorila o duplikatu ne prezrite zaradi podobnega imena datoteke.

16.3. Nič vrstic po OCR POS Lite

Če OCR vrne nič vrstic:

1. Ne potrjujte prazne prejemnice.
2. Preverite, ali je bila naložena prava stran dokumenta.
3. Preverite berljivost, zasuk in popolnost slike.
4. Poskusite z boljšim izvirnikom, kadar je na voljo.
5. Če OCR še vedno ne prepozna vrstic, prejemnico vnesite ročno.
6. Primerjajte ročni vnos z izvirnikom.

Prazna obdelava ni dokaz, da dokument nima postavk.

16.4. Napačna povezava artikla POS Lite

1. Ne sprejmite predlaganega artikla samo zaradi podobnega naziva.
2. Preverite šifro, mersko enoto in nabavno ceno.
3. Izberite pravilen obstoječi artikel.
4. Če artikel manjka, ga ustvarite samo s pooblastilom in pravilnimi podatki.
5. Preverite, da se nova vrstica ne podvoji.

17. Dogodkovni prenosi in vračila POS Extended

Ta postopek velja samo za začasno enoto, ustvarjeno v modulu **Dogodki**.

17.1. Priprava in pošiljanje POS Extended

1. Odprite dogodek, za katerega pripravljate zalogo.

2. Preverite začasno dogodkovno enoto in izvorno redno enoto.
3. Dodajte dejansko pripravljene artikle in količine.
4. Primerjajte vnos s fizično pošiljko.
5. Potrdite prenos v okviru dogodka.
6. Preverite zapis prenosa v zgodovini dogodka.

17.2. Zaključek in vračilo POS Extended

1. Po koncu dogodka preverite prodano oziroma porabljeno količino.
2. Preštejte fizični preostanek.
3. Evidentirajte vračilo na izvirnem dogodkovnem prenosu.
4. Potrdite samo količino, ki se je fizično vrnila.
5. Preverite enačbo poslano = porabljeno + preostalo + vrnjeno.
6. Če enačba ne drži, primer ustavite in preglejte zgodovino dogodka.

Dogodkovnega prenosa ne uporabljajte za odpad, redno porabo, prodajo ali poljuben premik med običajnimi skladišči.

18. Inventura POS Lite

Inventura primerja knjižno in dejansko stanje.

18.1. Priprava POS Lite

1. Določite datum in skladišče.
2. Določite ekipo popisa in območja.
3. Zabeležite, ali so prodaja in prejmi med štetjem omejeni.
4. Uredite artikle po lokacijah.
5. Pripravite merske enote in pretvorbe.

18.2. Štetje in potrditev POS Lite

1. Odprite inventuro za pravilno skladišče.
2. Vnesite dejansko preštete količine.
3. Ne vnašajte knjižnega stanja, če fizično štetje ni bilo opravljeno.
4. Preglejte odstopanja po količini in vrednosti.
5. Ponovno preštejte pomembna ali nenavadna odstopanja.
6. Dodajte obrazložitev, kadar je zahtevana.
7. Potrdite inventuro z odgovorno osebo.
8. Preverite nastale uskladitvene premike.

18.3. Obnova po napaki POS Lite

Če opazite napačno mersko enoto ali skladišče pred potrditvijo, inventuro popravite. Po potrditvi ne začnite nove inventure samo zato, da bi skrili napako; uporabite sledljiv korekcijski postopek.

19. Pripravljena in sestavljena hrana POS Standard

Pripravljena hrana nastane iz sestavin po recepturi oziroma normativu.

Sestavljen artikel je prodajni ali proizvodni rezultat več sestavin.

19.1. Pred proizvodnjo POS Standard

1. Preverite, da je receptura aktualna in odobrena.
2. Preverite sestavine, količine in merske enote.
3. Preverite alergene in sledi alergenov.
4. Preverite razpoložljivost sestavin.
5. Določite dejansko proizvedeno količino.

19.2. Evidentiranje priprave POS Standard

1. Odprite **Pripravljena hrana**.
2. Izberite recepturo oziroma sestavljen artikel.
3. Vnesite datum, skladišče in proizvedeno količino.
4. Preverite predlagano porabo sestavin.
5. Prilagodite samo dejanske, dovoljene razlike.
6. Potrdite izdelavo.
7. Preverite zmanjšanje sestavin in povečanje pripravljenega artikla.
8. Preverite vrednotenje proizvedenega artikla.

Ne evidentirajte proizvodnje za jed, ki ni bila narejena. Tudi če je receptura pravilna, bi tak vnos popačil zalogo in strošek.

19.3. Napaka pri recepturi POS Standard

1. Ustavite potrditev, če količine ali sestavine niso pravilne.
2. Ne nadomeščajte napačne sestavine z opombo.
3. Popravite normativ po pooblaščenem postopku.
4. Nato ponovno pripravite proizvodni vnos.

20. Odpad in odpadki s krožnikov POS Standard

Odpad je dejanska izguba zaloge. Razlog mora biti resničen in sledljiv.

Odpadki s krožnikov se evidentirajo ločeno, kadar poslovanje spremlja vračila hrane po strežbi.

20.1. Evidentiranje odpada POS Standard

1. Odprite ustrezni obrazec za odpad.
2. Izberite artikel oziroma pripravljeno hrano.
3. Vnesite dejansko količino in mersko enoto.
4. Izberite resničen razlog, na primer kvar, poškodba ali napačna priprava.
5. Vnesite opombo, kadar je potrebna.
6. Potrdite odgovorno evidentiranje.
7. Preverite vpliv na zalogo in vrednost.

20.2. Odpad s krožnika POS Standard

1. Odprite **Odpadki s krožnikov**.
2. Izberite datum, artikel ali obrok po razpoložljivem obrazcu.
3. Vnesite izmerjeno ali dogovorjeno količino.
4. Dodajte razlog oziroma okoliščino, če jo politika zahteva.
5. Shranite zapis.
6. Preglejte trend ob koncu obdobja, ne samo posamezni vnos.

Ne evidentirajte odpada s krožnika kot prodajo, inventurni manjko ali prenos. Pravilna vrsta dogodka omogoča analizo porabe in zavržkov.

21. Dogodki POS Extended

Dogodki povezujejo prodajo, pripravo in načrtovanje posebne priložnosti.

Primeri so pogostitev, rezervirani dogodek ali vnaprej načrtovan servis.

21.1. Postopek POS Extended

1. Odprite **Dogodki**.
2. Vnesite naziv, datum, enoto in odgovorno osebo.
3. Vnesite pričakovano število gostov in posebne zahteve.
4. Povežite ustrezne artikle, meni ali naročila po ponujenih možnostih.
5. Preverite alergene, hode in čas priprave.
6. Potrdite podatke z organizatorjem.
7. Na dan dogodka preverite pripravo, izdajo in dejanske količine.

Dogodek ni nadomestek za račun, prejemnico ali inventuro. Vsak poslovni učinek ostane evidentiran v svojem ustreznem postopku.

22. Končne kontrole sklopa POS Lite

23. Referenčni potek po zaslonih in dokazilih POS Lite

23.1. Kako brati ta referenčni potek POS Lite

Ta razdelek je delovni postopek za osebo, ki prejema blago, vodi zalogo in zaključuje dogodek.

Uporabljajte ga skupaj z dejanskim dokumentom dobavitelja.

OCR predlog, samodejno ujemanje in predizpolnjena cena niso dokaz pravilnosti.

Dokaz pravilnosti so fizično prevzeto blago, dokument in preverjene vrstice pred knjiženjem.

Ne potrjujte zato, ker seštevek na zaslonu »izgleda približno prav«.

Vsaka sprememba količine, enote, pakiranja, cene, popusta ali DDV spremeni vrednost zaloge.

Vsaka sprememba artikla spremeni, kateri artikel bo povečal zalogo in katera kartica bo sledljiva.

Za vsak primer spodaj zapišite številko dokumenta, datum in ime osebe, ki je preverila odstopanje.

23.2. Zaslon Zaloge: zavihki in osnovno branje POS Lite

Na strani **Zaloge** so ločeni pregledi zaloge, prejemnic, izdajnic, inventur in začetnih zalog.

Pregled zaloge uporabite za preverjanje trenutnega knjižnega stanja, ne kot nadomestilo za fizično štetje.

V vrstici artikla preverite naziv, enoto, količino in vrednost, preden odprete dokument, ki jo je spremenil.

Kartica artikla prikazuje sled gibanj; oznaka **Prejemnica** pomeni povečanje zaloge.

Oznaka **Poraba** pomeni zmanjšanje zaloge zaradi porabe.

Oznaka **Izdajnica** pomeni izhod iz ene enote oziroma skladišča.

Oznaka **Inventura** pomeni uskladitev knjižnega in ugotovljenega stanja.

Če je oznaka gibanja nejasna, dokumenta ne popravljajte na slepo; najprej odprite izvorno listino.

Iskalnik uporabite po nazivu artikla, kadar preverjate, ali je bil isti artikel vnesen pod podobnim imenom.

Ne sklepajte, da sta »Paradižnik« in »Paradižnik kg« enak artikel brez preverjene osnovne enote.

Vrednost kartice je odvisna od nabavne vrednosti, zato prodajna cena ni merilo za kontrolo prejemnice.

23.3. Obrazec ročne prejemnice: glava dokumenta POS Lite

Novo prejemnico začnite šele, ko imate dobavnico ali račun in poznate dejansko prevzeto količino.

V polju dobavitelja poiščite po dolgem nazivu, kratkem nazivu ali davčni številki.

Izbrani dobavitelj je zaklenjen za neposredno tipkanje; za zamenjavo ga odprite in izberite drugega.

Tipka Escape med odprtim izbirnikom povrne predhodno izbiro in ne zapre obrazca.

Tipka Delete ali Backspace na izbranem dobavitelju odstrani izbiro dobavitelja.

Če iskanje ne vrne zadetka, najprej preverite davčno številko na listini.

Novega dobavitelja ne ustvarite samo zato, ker je OCR napačno prebral eno črko v nazivu.

Datum dokumenta vnesite v obliki **dd.mm.yyyy** (na primer **09.06.2026**).

Pri vnosu samo dneva in meseca sistem dopolni trenutno leto; preverite ga ob prehodu leta.

Številka dokumenta naj se ujema z dobavnico oziroma računom, ne z interno številko naročila.

Dobavnica in račun z isto številko nista nujno isti dokument; preverite vrsto listine in dobavitelja.

Datum prejema uporabite po dejanskem poslovnem dogodku, kadar se razlikuje od datuma izdaje dokumenta.

23.4. Obrazec ročne prejemnice: stolpci vrstice POS Lite

Vsaka vrstica ima artikel, količino, ceno na kos oziroma osnovno enoto, enote v paketu, popust in DDV.

Artikel določa kartico zaloge, osnovno enoto in poznejšo porabo v normativih.

Količina pomeni število pakiranj ali vnosnih enot, kadar je uporabljeno polje »Enot v paketu«.

Cena na kos mora biti interpretirana skupaj z enotami v paketu in oznako neto oziroma bruto.

Polje »Enot v paketu« pove, koliko osnovnih enot vsebuje eno prejeto pakiranje.

Popust preverite kot odstotek z dokumenta in ne kot ročno preračunano zmanjšanje količine.

DDV izberite med 22 %, 9,5 %, 5 % ali 0 %, kadar to ustreza dokumentu in artiklu.

DDV 0 % ni splošna rešitev za neznano stopnjo; uporabite ga le, če listina res kaže oprostitev.

Gumb za odstranjevanje vrstice odstrani samo osnutek vrstice pred shranjevanjem; preverite, ali ni šlo za dejansko dobavljeno blago.

Gumb za alergene odpre podatke o alergenih in deklaraciji za konkretno prejemno vrstico.

Oranžen znak pri alergenih pomeni nepreverjen status; ne razlagajte ga kot potrditev odsotnosti alergenov.

Rdeča pika ob znaku pomeni, da so navedeni alergeni ali sledi.

23.5. Pakiranja in osnovne enote: obvezna preveritev POS Lite

Artikel z osnovno enoto **kg** vodite v kilogramih, tudi če dobavitelj zaračuna zaboj.

Artikel z osnovno enoto **l** vodite v litrih, tudi če dobavitelj zaračuna steklenice.

Artikel z osnovno enoto **kom** vodite v kosih, kadar normativ porablja posamezen kos.

Pakiranje 24 steklenic po 0,33 l ni 24 l, temveč 7,92 l.

Če sistemski artikel uporablja litre, v »Enot v paketu« vnesite 7,92 za zaboj 24 × 0,33 l.

Če sistemski artikel uporablja kose, v »Enot v paketu« za zaboj 24 steklenic vnesite 24.

Cena paketa ni cena osnovne enote, če paket vsebuje več kot eno enoto.

Cena osnovne enote pri paketu 24 kosov za 24,00 EUR neto je 1,00 EUR na kos.

Cena osnovne enote pri paketu 6 kg za 30,00 EUR neto je 5,00 EUR na kg.

Ne spreminjajte osnovne enote ob vsakem novem dobavitelju; s tem bi porušili zgodovino artikla.

Če je pakiranje trajno drugačno, preverite artikel in ujemanje dobaviteljeve postavke, ne le trenutne prejemnice.

23.6. Popust, DDV in odvisni stroški POS Lite

Popust zmanjša nabavno vrednost vrstice pred vrednotenjem zaloge.

Količina se zaradi odstotnega popusta ne spremeni.

Prevoz, zavarovanje in podobne postavke so odvisni oziroma ostali stroški.

Pri vsakem odvisnem strošku vnesite naziv, znesek, DDV stopnjo in obravnavo.

Obravnava **Vrednost zaloge** pomeni, da strošek poveča vrednost zaloge.

Obravnava **Ločen strošek** pomeni, da strošek ni del vrednosti zaloge.

Prevoz ne sme samodejno povečati zaloge, če ga podjetje evidentira kot ločen strošek.

Pri strošku preverite, ali je znesek neto ali bruto, preden določite DDV.

Ne podvajajte popusta: ne znižajte cene ročno in hkrati ne vnesite še odstotka popusta.

23.7. WAC: formula in vrstni red kontrole POS Lite

WAC pomeni tehtano povprečno nabavno ceno zaloge artikla.

Pri običajnem primeru je WAC = (stara količina × stari WAC + nova količina × nova neto cena na osnovno enoto) / (stara količina + nova količina).

Najprej vedno pretvorite paket v osnovno enoto.

Nato preverite, ali je cena neto.

Nato uporabite popust.

Šele nato računajte vrednost novega prejema.

WAC ni povprečje dveh cen brez upoštevanja količin.

WAC ni prodajna cena.

WAC se ne izračuna iz bruto cene, če je zaloga vrednotena neto.

Če je shranjena nabavna cena označena kot bruto, jo sistem za neto primerjavo deli z (1 + DDV/100).

Pri 22 % se bruto 12,20 EUR pretvori v neto 10,00 EUR.

Pri 9,5 % se bruto 10,95 EUR pretvori v neto 10,00 EUR.

Pri 5 % se bruto 10,50 EUR pretvori v neto 10,00 EUR.

Za zaokroževanje ne spreminjajte količine; ločite zaokrožitev prikaza od dejanske enote.

23.8. Delovni list WAC 1: enaki kosi POS Lite

Začetno stanje je 10 kosov s WAC 2,00 EUR.

Začetna vrednost je 10 × 2,00 = 20,00 EUR.

Prejem je 5 kosov po 3,00 EUR neto.

Vrednost prejema je 5 × 3,00 = 15,00 EUR.

Skupna količina je 15 kosov.

Skupna vrednost je 35,00 EUR.

Novi WAC je 35,00 / 15 = 2,3333 EUR na kos pred prikaznim zaokroževanjem.

Napačen odgovor 2,50 EUR nastane iz navadnega povprečja 2,00 in 3,00.

Ta odgovor je napačen, ker je bilo starih kosov dvakrat več kot novih.

23.9. Delovni list WAC 2: paket s popustom POS Lite

Na zalogi je 20 kosov s WAC 1,50 EUR.

Začetna vrednost je 30,00 EUR.

Prejet je en paket 12 kosov za 24,00 EUR neto.

Dobavitelj prizna 10 % popust.

Neto vrednost paketa po popustu je 24,00 × 0,90 = 21,60 EUR.

Neto cena enega kosa je 21,60 / 12 = 1,80 EUR.

Nova količina je 32 kosov.

Nova vrednost je 30,00 + 21,60 = 51,60 EUR.

Novi WAC je 51,60 / 32 = 1,6125 EUR.

Vnos 24,00 kot cena na kos bi vrednost zaloge povečal za 288,00 EUR in je očitno napačen.

23.10. Delovni list WAC 3: kilogrami POS Lite

Na zalogi je 8 kg moke s WAC 0,90 EUR/kg.

Začetna vrednost je 7,20 EUR.

Prejetih je 6 kg moke po 1,20 EUR/kg neto.

Vrednost prejema je 7,20 EUR.

Skupna količina je 14 kg.

Skupna vrednost je 14,40 EUR.

Novi WAC je 14,40 / 14 = 1,028571 EUR/kg.

Če dobavitelj zaračuna 6-kg vrečo za 7,20 EUR, cena na kg ostane 1,20 EUR/kg.

Če bi vnesli 7,20 kot ceno na kg, bi šest kilogramov ovrednotili na 43,20 EUR.

23.11. Delovni list WAC 4: bruto dokument POS Lite

Na zalogi je 10 l olja s WAC 4,00 EUR/l neto.

Prejete so 4 l po 6,10 EUR bruto na liter pri 22 % DDV.

Neto cena novega litra je 6,10 / 1,22 = 5,00 EUR.

Začetna vrednost je 40,00 EUR.

Vrednost prejema je 4 × 5,00 = 20,00 EUR.

Skupna vrednost je 60,00 EUR.

Skupna količina je 14 l.

Novi WAC je 60,00 / 14 = 4,285714 EUR/l.

Uporaba bruto 6,10 kot neto cene bi neupravičeno vključila DDV v vrednost zaloge.

23.12. Delovni list WAC 5: ničelno začetno stanje POS Lite

Začetna količina artikla je 0.

Začetne vrednosti zato ni mogoče deliti z obstoječo količino.

Prejetih je 18 kosov po 2,40 EUR neto.

Nova vrednost je 43,20 EUR.

Novi WAC je 43,20 / 18 = 2,40 EUR.

Pri ničelni začetni količini WAC prevzame dejansko neto ceno novega prejema.

Če je količina nič, vendar kartica kaže vrednost, napake ne popravljajte z novo prejemnico.

Najprej preverite zgodovino inventure, prejemnic in porab.

23.13. Delovni list WAC 6: odvisni strošek zaloge POS Lite

Na zalogi je 50 kosov s WAC 1,00 EUR.

Prejetih je 50 kosov po 1,20 EUR neto.

Vrednost blaga prejema je 60,00 EUR.

Prevoz 10,00 EUR je označen kot **Vrednost zaloge**.

Vrednost novega prejema za ta delovni list je 70,00 EUR.

Skupna vrednost je 50,00 + 70,00 = 120,00 EUR.

Skupna količina je 100 kosov.

Novi WAC je 1,20 EUR na kos.

Če je isti prevoz označen kot **Ločen strošek**, novi WAC znaša 110,00 / 100 = 1,10 EUR.

Odločitev o obravnavi prevoza zato dokumentirajte ob prejemu.

23.14. Ročni prevzem: primer 1, pijača v zabojih POS Lite

Dobavnica navaja 3 zaboje po 24 steklenic.

Artikel v sistemu je »Mineralna voda 0,5 l« v enoti kom.

Fizično preštejte tri zaprte zaboje.

V količino vnesite 3, kadar količina pomeni število paketov.

V enote v paketu vnesite 24.

Vnesite neto ceno zaboja oziroma ustrezno ceno, ki jo zahteva obrazec, po preverjeni interpretaciji.

Preverite, da končni prejem poveča zalogo za 72 kosov in ne za 3 kose.

Če je eden zaboj odprt s 23 steklenicami, ne potrjujte 3 × 24 brez zapisa odstopanja.

23.15. Ročni prevzem: primer 2, sir v kilogramih POS Lite

Dobavitelj dobavi dve hlebci s tehtano maso 2,35 kg in 2,48 kg.

Artikel je v enoti kg.

Skupna dejanska količina je 4,83 kg.

Cena na kg se prepiše iz dokumenta.

Ne vnašajte količine 2 z enotami v paketu 2,415, če dokument in postopek zahtevata neposredno maso.

Natančnost mase ohranite do mere, ki jo dovoljuje dokument in artikel.

Če dobavnica navaja 4,90 kg, tehtanje pa 4,83 kg, ustavite prevzem in uskladite razliko z dobaviteljem.

23.16. Ročni prevzem: primer 3, delna dobava POS Lite

Naročilo je vsebovalo 10 kg mesa, dobavitelj pa pripelje 8 kg.

Prejemnica predstavlja dejanski prevzem, zato vnesite 8 kg.

Ne vnašajte naročenih 10 kg z upanjem, da bosta manjkajoča 2 kg prišla pozneje.

Manjkajočo količino zapišite na listino oziroma reklamaciji po internem postopku.

Kasnejša dobava 2 kg dobi svojo sledljivo prejemnico oziroma ustrezen dokument.

23.17. Ročni prevzem: primer 4, brezplačni dodatek POS Lite

Dobavitelj pošlje 10 kosov, na računu pa zaračuna 9 kosov.

Fizična količina je 10 kosov.

Vrednost je vrednost, ki jo dejansko nosi dokument.

Ne povečujte količine na devet samo zato, da bi cena na kos ostala enaka.

Pred vnosom razjasnite, ali je deseti kos rabat v blagu, promocijski dodatek ali napaka dokumenta.

Razlaga mora biti sledljiva v opombi oziroma dokazilu dobavitelja.

23.18. Ročni prevzem: primer 5, vračilo dobavitelju POS Lite

Po potrditvi ugotovite, da so trije kosi poškodovani in jih vrnete.

Ne brišite potrjene prejemnice, ker bi izgubili sled izvirnega prevzema.

Dokumentirajte vračilo z ustreznim negativnim oziroma izhodnim postopkom, ki ga uporablja podjetje.

Povežite dokazilo o vračilu z izvirnim dokumentom.

Preverite kartico artikla pred in po vračilu.

23.19. OCR: izbira načina zajema POS Lite

Dialog **Uvozi dobavnico** ima načine Datoteka, Kamera in Skeniraj.

Datoteka podpira CSV, XLSX, XML oziroma e-SLOG in PDF.

Kamera pošlje fotografijo v OCR.

Skeniraj uporablja lokalni Windows HP scanner bridge, kadar je dosegljiv.

Pri nedosegljivem bridgeu ne predpostavljajte, da je dokument poslan; preverite prikaz napake.

Skeniranje uporablja 300 DPI, sivinski zajem in PNG, kadar je sproženo prek bridgea.

Fotografija se za obdelavo zmanjša največ na 1600 × 2000 slikovnih pik.

Zmanjšana slika ni razlog, da preskočite ročni pregled številk.

23.20. OCR: fotografija, ki jo je mogoče preveriti POS Lite

Dokument položite ravno in zajemite vse štiri robove.

Ne prekrivajte številke dokumenta, datuma ali skupnega zneska s prstom.

Preprečite bleščanje nad stolpcem količine in cene.

Pri večstranski dobavnici zajemite vse strani po postopku, ki ga podpira dokumentni tok.

Fotografija z odrezanim desnim stolpcem ni primerna za samodejno potrditev DDV ali zneska.

Ne uporabljajte slike zaslona s stisnjenim besedilom, če imate izvirni PDF.

23.21. OCR: datoteka in profil uvoza POS Lite

Za CSV ali XLSX najprej izberite dobavitelja.

Izbira dobavitelja je potrebna, ker je uvozni profil vezan na dobavitelja.

Če profil za izbrani format ne obstaja, sistem jasno usmeri v Nastavitve → Uvozni profili.

Ne preimenujte datoteke v drugo končnico, da bi obšli manjkajoči profil.

PDF, XML in e-SLOG se pošljejo neposredno brez predizbire dobavitelja v tem koraku.

Datoteko hranite kot dokazilo po pravilih podjetja, tudi če je uvoz uspel.

23.22. OCR: pregled rezultata pred povezovanjem POS Lite

Po uspešnem zajemu sistem ustvari osnutek prejemnice, ne dokončne knjižbe.

Samodejno prepoznane postavke so preštete v sporočilu o uspehu.

Nepovezane postavke odprejo zaslon za povezovanje.

Na zaslonu preverite dobavitelja, številko dokumenta, datum in oznako, ali so cene bruto.

Oznaka bruto zahteva poseben pregled cen, preden ocenjujete WAC.

Če ni nepovezanih postavk, uvoz vseeno preide v predogled knjiženja.

Samodejna prepoznava ne pomeni, da so pakiranje, popust in DDV brez napake.

23.23. OCR: ujemanje dobavitelja POS Lite

Kadar OCR ne najde dobavitelja, se odpre iskanje v šifrantu partnerjev.

Iskanje po obstoječih partnerjih začne vračati zadetke pri vsaj dveh znakih.

Preverite dolgi naziv, kratki naziv in davčno številko.

Izbira partnerja nadaljuje uvoz osnutka z izbranim dobaviteljem.

Novega dobavitelja ustvarite samo po pregledu OCR podatkov.

Obvezno polje pri dodajanju novega partnerja je dolgi naziv.

Pri vnosu partnerja so na voljo kratki naziv, naslov, poštna številka, kraj, država in koda države.

Na voljo so tudi zavezanec za DDV, davčna številka, ID za DDV, matična številka, TRR, e-pošta in telefon.

TRR dodajte le, kadar ima veljaven IBAN; prazen TRR se ne shrani.

Če davčna številka po normalizaciji že obstaja, sistem izbere obstoječega partnerja namesto ustvarjanja dvojnika.

23.24. OCR: obogatitev novega dobavitelja POS Lite

Pri razpoložljivi davčni številki se podatki najprej iščejo po davčni številki.

Če davčne ni, se lahko išče po nazivu z najmanj tremi znaki.

Če iskanje po nazivu vrne več zadetkov, izberite pravnega subjekta po nazivu, davčni številki in kraju.

Če samodejni priklic ne uspe, obrazec vsebuje surove OCR podatke za ročno dopolnitev.

OCR davčna številka je predlog in jo primerjajte z listino.

Ne shranjujte napačnega partnerja samo zato, da bi dokončali uvoz.

Napačen partner oteži iskanje prejemnic in prihodnje samodejno ujemanje.

23.25. OCR: ujemanje artikla POS Lite

Za vsak neujeti nabavni naziv najprej iščite po imenu za nabavo oziroma imenu artikla.

Seznam kandidatov je omejen na prvih 25 zadetkov, zato uporabite dovolj značilen del naziva.

Izberite artikel šele po primerjavi osnovne enote na artiklu in enote na dokumentu.

Vnesite oziroma potrdite enote v paketu za dobaviteljevo postavko.

Možnost zapomnitve ujemanja uporabite le, če je naziv, embalaža in enota pri dobavitelju stabilna.

Ne zapomnite povezave »Voda 0,5« z artiklom 1,5 l samo zato, ker sta oba voda.

Če primernega artikla ni, odprite ustvarjanje novega artikla.

23.26. OCR: nov artikel iz neujemane postavke POS Lite

Pri novem artiklu vnesite naziv in ime za nabavo.

Ime za nabavo naj bo dovolj podobno dobaviteljevemu nazivu, da ga bo mogoče pozneje najti.

Novi artikel je nabavni artikel.

Če bo tudi prodajni, izberite tip NABAVNO_PRODAJNI in dopolnite prodajne podatke.

Osnovna enota se prenese v artikel in jo preverite pred shranjevanjem.

Za prodajni artikel se določi ustrezna DDV stopnja, cena, kategorija in aktivnost.

Normativne vrstice so veljavne le za pozitivno količino in veljaven vhodni artikel.

Po ustvarjanju se novi artikel samodejno poveže s trenutno uvozno vrstico.

Pakiranje se pri tem vzame iz novega artikla, če je vneseno, sicer iz OCR vrstice.

23.27. OCR: duplikat dokumenta POS Lite

Status 409 pomeni, da je sistem zaznal že uvoženo dobavnico oziroma sliko.

Če sistem pokaže ID obstoječe prejemnice, odprite ta dokument in ga primerjajte z listino.

Ne nalagajte iste slike ponovno pod drugim imenom.

Ne ustvarite ročne prejemnice za isti dokument, dokler ne preverite zaznanega dvojnika.

Če sta dokumenta res ločena, zapišite razlikovalni podatek in zahtevajte razjasnitev po odgovornem postopku.

23.28. OCR: ničelne in preskočene vrstice POS Lite

Vrstica s količino nič ne poveča fizične zaloge.

Pred potrditvijo ugotovite, ali je ničelna vrstica samo informativna, rabat ali OCR napaka.

Ne povezujte ničelne vrstice z rednim artiklom samo zato, da seznam nepovezanih vrstic izgine.

Če OCR preskoči vrstico, jo poiščite na izvirniku in ugotovite razlog.

Vrstica brez cene zahteva preveritev dokumenta; cena 0 ni privzeta rešitev.

Vrstica brez količine zahteva preveritev enote, pakiranja ali zajema.

Če ostane le nič vrstic, ne zaključujte procesa kot uspešnega prevzema.

Zabeležite, da zaloga ni bila povečana, in opravite ročni prevzem, če je blago dejansko prispelo.

23.29. OCR: primer 6, popolnoma samodejni uvoz POS Lite

PDF vsebuje dobavitelja, številko dokumenta, datum in tri znane artikle.

Naložite PDF v načinu Datoteka.

Sistem ustvari osnutek in poroča, da so tri postavke samodejno prepoznane.

Odprite predogled knjiženja.

Primerjajte tri količine, pakiranja, neto oziroma bruto cene in DDV z PDF.

Potrdite knjiženje šele po tej primerjavi.

23.30. OCR: primer 7, neznan dobavitelj POS Lite

Fotografija dobro prebere naziv, vendar partner ni v šifrantu.

V iskalnik vpišite vsaj dva znaka in preverite obstoječe zadetke.

Če ga ni, odprite dodajanje iz OCR podatkov.

Primerjajte predlagano davčno številko z glavo dobavnice.

Dodajte partnerja in nadaljujte uvoz.

Pred knjiženjem ponovno preverite, da se prejemnica nanaša na novoustanovljenega partnerja.

23.31. OCR: primer 8, dva podobna artikla POS Lite

OCR prebere »Coca-Cola 0,5«.

V šifrantu sta »Coca-Cola 0,5 l PET« in »Coca-Cola Zero 0,5 l PET«.

Ne izberite prvega kandidata po imenu.

Preverite oznako na dokumentu in fizični embalaži.

Uparite pravi okus.

Pakiranje potrdite ločeno, saj pravilno ime še ne zagotavlja pravilne količine.

23.32. OCR: primer 9, branje decimalke POS Lite

Dokument navaja 1,25 kg, OCR pa prebere 125 kg.

Primerjajte količino s fizično maso in z vrednostjo vrstice.

125 kg po isti ceni bi navadno povzročilo nesorazmerno visok znesek.

Popravite količino v osnutku po izvirniku.

Ne popravljajte cene navzdol, da bi prikrili napačno količino.

23.33. OCR: primer 10, račun z bruto cenami POS Lite

OCR označi, da so cene bruto.

Dobavitelj navaja 12,20 EUR z 22 % DDV.

Za WAC preverite neto ekvivalent 10,00 EUR.

Ne primerjajte 12,20 z obstoječim neto WAC 10,00 kot da bi šlo za podražitev.

Znesek DDV ostane davčna informacija, ne nabavna vrednost zaloge.

23.34. Inventura: namen in priprava POS Lite

Inventura primerja dejansko najdeno stanje s knjižnim stanjem.

Ne začnite štetja, če med štetjem ne morete nadzorovati prodaje, prevzemov in prenosov.

Določite trenutek preseka in ga zapišite.

Ločite artikle po skladišču oziroma poslovni enoti.

Odprta pakiranja štejte v osnovni enoti.

Tehtane artikle tehtajte, ne ocenjujte jih po občutku.

Poškodovano blago ločite od prodajnega blaga in ga ne prikrivajte v običajni količini.

23.35. Inventura: polja in odločitev POS Lite

V vrstici inventure izberite artikel.

Polje »Število najdeno« pomeni fizično ugotovljeno količino.

Polje cena na kos oziroma enoto mora ustrezati vrednotenju popisa, kadar ga obrazec zahteva.

Knjižno stanje je podlaga za razliko, ne navodilo, koliko morate napisati.

Če najdete manj, ne prilagodite fizičnega števila knjižnemu samo zato, da bo razlika nič.

Če najdete več, preverite neknjižen prevzem, prenos ali napačno enoto pred potrditvijo.

23.36. Inventura: primer 11, manjko zaradi neknjižene porabe POS Lite

Knjižno stanje moke je 20 kg.

Fizično stanje je 16 kg.

Razlika je −4 kg.

Pred potrditvijo preverite prodajo, normative, pripravo, izdajnico in morebitne odprte prejemnice.

Če je bilo 4 kg pravilno porabljenih za pripravo, ne označite avtomatično kraje ali odpada.

Ko je razlog potrjen, izvedite inventurno uskladitev skladno z odgovornostmi.

23.37. Inventura: primer 12, presežek zaradi pakiranja POS Lite

Knjižno stanje je 24 kosov, fizično pa preštejete en zaboj 24 in šest posameznih kosov.

Dejansko stanje je 30 kosov.

Razlika je +6 kosov.

Preverite, ali je bil prejem šestih kosov vnesen kot 0,25 zaboja ali je ostal neknjižen.

Ne vnašajte 1,25 zaboja, če sistemski artikel uporablja kose.

23.38. Inventura: popravek po napaki POS Lite

Po potrjeni inventuri ne spreminjajte zgodovine s ponovnim vnosom istega števila brez razloga.

Najprej določite, ali je bila napačna fizična številka, enota, cena ali izbor artikla.

Dokumentirajte razlog in povezavo z izvirno inventuro.

Preverite novo gibanje na kartici artikla.

Če napaka vpliva na več artiklov, pripravite seznam pred izvedbo korekcij.

23.39. Negativna zaloga: raziskava, ne hitra rešitev POS Lite

Negativna zaloga pomeni, da je evidenca izdala oziroma porabila več, kot je imela na voljo.

Ne odpravljajte negativnega stanja z izmišljeno prejemnico.

Preverite datum in količino začetne zaloge.

Preverite ali je prejemnica ostala osnutek oziroma ni bila knjižena.

Preverite pakiranje uvozne vrstice.

Preverite izdajnico ter morebitni dogodkovni prenos in vračilo.

Preverite normativ artikla in prodajo, ki sta lahko porabila napačno enoto.

Ko najdete vzrok, popravite izvorni poslovni dogodek po dovoljenem postopku.

23.40. Začetne zaloge: primer 13 POS Lite

Ob začetku uporabe sistema je v skladišču 48 pločevink.

Artikel je v enoti kom.

V začetno zalogo vnesite količino 48.

Cena na kos je dokumentirana začetna nabavna cena, ne trenutna prodajna cena.

Če začetno stanje prihaja iz popisa, hranite popisni list kot dokazilo.

Po vnosu preverite kartico artikla in skupno količino.

Ne vnesite začetne zaloge še enkrat, če prejemnica istega blaga že obstaja.

23.41. Izdajnica: izhod brez ciljnega prevzema POS Lite

Izdajnica evidentira izhod zaloge iz izbrane enote. Ne ustvarja prejemnega dokumenta v drugi enoti in je zato ne predstavljajte kot splošen prenos med skladišči.

Pred potrditvijo preverite enoto izdaje, artikel, dejansko količino in poslovni razlog. Pri odprti embalaži uporabite osnovno mersko enoto, ne zaokroženega števila paketov.

Če mora blago na začasno dogodkovno enoto, uporabite prenos znotraj modula **Dogodki**, ne običajne izdajnice.

23.42. Dogodkovni prenos: primer 14, terenski bar POS Extended

Začasna dogodkovna enota potrebuje 18 steklenic iz matične enote.

Artikel uporablja enoto kom.

Prenos pripravite v odprtem dogodku in vnesite 18 kosov.

Pred potrditvijo primerjajte količino z dejansko pripravljeno pošiljko.

V zgodovini istega dogodka preverite izhodni dokument in stanje začasne enote.

Ne vnašajte 0,75 zaboja, kadar se zaloga vodi v kosih.

23.43. Dogodkovni prenos: primer 15, odprt sod POS Extended

V glavni enoti je 12 l odprte pijače.

Za dogodek prenesete 3,5 l.

Artikel je v litrih.

Vnesite 3,5 l.

Ne pretvarjajte 3,5 l v »en del soda«, ker takšna enota ni sledljiva normativom.

Po dogodku preostanek izmerite v litrih za povratni prenos.

23.44. Dogodkovni prenos: primer 16, prenos ni manjko POS Extended

Ob popisu matična enota ne najde 10 kosov, ker so na začasni enoti aktivnega dogodka.

Če zgodovina dogodka kaže izhodni prenos, je fizična razlika po lokaciji pojasnjena.

Ne knjižite inventurnega manjka v matični enoti in hkrati ne prezrite aktivnega dogodkovnega prenosa.

Najprej preverite zgodovino dogodka in začasno enoto.

23.45. Dogodki: statusi POS Extended

Dogodek ima status Načrtovan, Aktiven, Zaključen ali Preklican.

Načrtovan dogodek je primeren za pripravo pred začetkom.

Aktiven dogodek predstavlja trenutno izvedbo.

Zaključen dogodek omogoča postopek vračila preostale zaloge.

Preklican dogodek ni razlog za brisanje sledljivih dokumentov, ki so že nastali.

Aktivnega ali zaključenega dogodka ni mogoče preprosto izbrisati; najprej ga prekličite, kadar je to poslovno pravilno.

23.46. Dogodki: polja obrazca POS Extended

Naziv dogodka je obvezen in naj omogoča enolično prepoznavo.

Vrste so Veselica oziroma prireditev, Poroka, Catering, Drugo slavje in Drug dogodek.

Začetek in konec sta obvezna lokalna datum in čas.

Lokacija je obvezna.

Naročnik in kontakt sta neobvezna, vendar koristna za uskladitev cateringa.

Status določa življenjsko fazo dogodka.

Opombe uporabite za operativne okoliščine, ne za prikrivanje količinskih razlik.

Povezane poslovne enote določite s potrditvenimi polji.

Začasna enota je v seznamu posebej označena.

23.47. Dogodki: priprava začasne enote POS Extended

Gumb **Pripravi enoto** je na voljo za dogodek, ki ni zaključen ali preklican.

Najprej izberite začasno enoto.

Nato označite artikle, ki bodo na voljo na dogodku.

Za vsak izbrani artikel vnesite količino med 0 in razpoložljivo zalogo.

Pri količini preverite prikaz »na zalogi« ob artiklu.

Izberete lahko osebje z začasnim dostopom.

Klik **Prikaži predogled prenosa** ne izvede še končnega prenosa.

Predogled pokaže kategorije, artikle, normative, skupine modifikatorjev, modifikatorje in osebje.

Predogled pokaže skupno začetno količino in vrednost zaloge.

Opozorila v predogledu rešite pred potrditvijo priprave.

23.48. Dogodki: ponovni klik in idempotentnost POS Extended

Če je enota za dogodek že pripravljena, ponovni klik ne sme podvojiti cenika, osebja ali zaloge.

Sporočilo »Enota je že pripravljena« pomeni, da sistem uporablja obstoječo pripravo.

To ne pomeni, da je količina na dogodku samodejno usklajena s fizičnim stanjem.

Za dodatno zalogo izvedite sledljiv postopek prenosa, ne ponavljajte priprave v upanju na dodaten prenos.

23.49. Dogodki: zgodovina prenosov POS Extended

Gumb **Prenosi** odpre zgodovino za izbrani dogodek.

Vsak dokument ima smer Izhodni ali Povratni.

Dokument ima status Zaključen, Osnutek ali Preklican.

Prikazana sta izvorna in ciljna enota.

Prikazani so čas nastanka in oseba, ki je dokument ustvarila.

V vrstici so artikel, količina, cena na enoto in vrednost.

Pri izhodnem dokumentu so dodatno prikazani porabljeno, preostalo in vrnjeno.

V oklepaju ob vrnjenem je lahko načrtovana količina osnutka.

Skupaj dokumenta prikazuje skupno količino in skupno vrednost.

23.50. Dogodki: primer 17, predogled pred veselico POS Extended

Dogodek je Načrtovan in ima povezano začasno enoto.

Izberete 100 kosov pijače in 20 kg hrane.

Predogled opozori, da je za en artikel na voljo le 80 kosov.

Ne potrdite priprave z željo, da bo sistem dovolil minus.

Spremenite količino na največ razpoložljivo ali uredite dokazljiv dodatni prevzem.

Šele predogled brez nerešenega opozorila je podlaga za potrditev.

23.51. Dogodki: primer 18, uskladitev po cateringu POS Extended

Na dogodek je bilo prenesenih 40 steklenic.

Zgodovina kaže 28 porabljenih in 12 preostalih.

Fizično preštejete 10 neodprtih steklenic in 2 odprti, vendar še uporabni enoti.

Če artikel uporablja kose, je preostanek 12 kosov.

Pripravite povratni prenos za 12 kosov po pravilnem postopku.

Ne označite dveh odprtih kosov kot odpad samo zaradi odprte embalaže.

23.52. Dogodki: primer 19, zaključen dogodek POS Extended

Dogodek dobi status Zaključen.

Odprite **Vrni zalogo**.

Sistem prikaže sledljive osnutke povratnih prenosov.

Za osnutek izberite **Potrdi vračilo**.

Po potrditvi preverite, da dokument kaže status zaključen.

Preverite matično enoto in kartico artikla.

23.53. Pripravljena hrana: namen dnevne evidence POS Standard

Zaslon **Pripravljena hrana** vodi dnevno evidenco artiklov z operativnim načinom Pripravljena hrana.

Ni namenjen ročnemu popravljanju običajne surovinske zaloge.

Dnevno evidenco odprete za posamezen datum.

Seznam datumov loči dneve, kjer so vse vrstice zaključene, od odprtih dni.

Leto lahko spremenite za pregled zgodovine.

Če ni takih artiklov, zaslon izrecno pokaže, da ni artiklov z nastavljenim operativnim načinom.

23.54. Pripravljena hrana: stolpci POS Standard

Stolpec Artikel pokaže naziv pripravljenega artikla.

Odtajano je količina, vzeta iz zamrznjene zaloge za uporabo.

Pripravljeno je novo pripravljena količina.

Korekcija je lahko pozitivna ali negativna in usklajuje računalniško stanje z dejansko količino v posodi.

Skupaj je seštevek odtajanega, pripravljenega in korekcije.

Prodano je prodana količina za datum.

Zamrznjeno je količina ob koncu dneva, vrnjena v zamrznjeno stanje.

Kalo je izračunana razlika po zaključku.

Stanje je Odprto, Samo ogled ali Zaključeno.

23.55. Pripravljena hrana: upravljalni gumbi POS Standard

Pri odprti vrstici uporabite +10, −10, +1 in −1 ob vsakem količinskem polju.

Odtajano, pripravljeno in zamrznjeno ne dovolijo zmanjšanja pod nič prek gumbov.

Korekcija dovoljuje tudi negativno vrednost.

Gumb **Shrani vse** shrani odprte evidence za izbrani dan.

Gumb **Zaključi vse** odpre potrditveni pregled kala.

Zaključka ne morete sprožiti, kadar je izračunano kalo pri kateri odprti vrstici negativno.

Zaključena vrstica je nepovratna in se prikazuje samo za ogled.

23.56. Pripravljena hrana: formula kala POS Standard

Skupaj = odtajano + pripravljeno + korekcija.

Kalo = skupaj − prodano − zamrznjeno.

Formula ne uporablja začetne zaloge neposredno v stolpcu skupaj.

Negativno kalo pomeni, da ste navedli več prodanega in zamrznjenega, kot je bilo razpoložljivo po vnosih.

Negativnega kala ne rešujte s prisilnim zaključkom; gumb je zato onemogočen.

Preverite prodano, zamrznjeno, odtajano, pripravljeno in korekcijo.

23.57. Pripravljena hrana: primer 20, dnevna juha POS Standard

Odtajano je 0 porcij.

Pripravljeno je 40 porcij.

Korekcija je 0.

Prodano je 31 porcij.

Zamrznjeno je 4 porcije.

Kalo je 40 − 31 − 4 = 5 porcij.

Pred zaključkom preverite, ali pet porcij pomeni dejansko kalo in ne pozabljeno prodajo.

23.58. Pripravljena hrana: primer 21, odtajanje in zamrzovanje POS Standard

Odtajate 12 porcij že pripravljene hrane.

Sveže pripravite 8 porcij.

Korekcija je −1 porcija, ker je posoda dejansko manjša od računalniškega stanja.

Skupaj je 12 + 8 − 1 = 19 porcij.

Prodano je 14 porcij.

Ob koncu zamrznete 3 porcije.

Kalo je 19 − 14 − 3 = 2 porciji.

23.59. Pripravljena hrana: primer 22, negativno kalo POS Standard

Pripravljeno je 10 porcij.

Prodano je 9 porcij.

Zamrznjeno je 3 porcije.

Kalo bi bilo 10 − 9 − 3 = −2 porciji.

To je nemogoče brez dodatnega vira količine.

Preverite, ali ste izpustili odtajanje 2 porcij ali napačno vnesli zamrznjeno količino.

Dokler ni formula nenegativna, ne zaključujte evidence.

23.60. Pripravljena hrana: sestavljeni izdelki POS Standard

Sestavljeni kulinarični izdelek ima normativ iz drugih kulinaričnih artiklov.

Normativ določa vhodni artikel in pozitivno količino.

Prodaja sestavljenega izdelka vpliva na porabo vhodnih artiklov po recepturi.

Pred prodajo preverite, da normativ uporablja pravi artikel in pravo osnovno enoto.

Receptura 0,2 kg mesa ni enaka recepturi 0,2 kosa mesa.

Če sestavljeni izdelek uporablja pripravljeno hrano, ločite njegovo prodajo od dnevnega kala pripravljene hrane.

23.61. Pripravljena hrana: primer 23, napačna receptura POS Standard

Normativ sendviča vsebuje 1 kg sira namesto 0,1 kg.

Ena prodaja bi povzročila desetkratno porabo.

Ne popravljajte posledice z umetno prejemnico sira.

Ustavite uporabo napačne recepture.

Popravite normativ po pooblaščenem postopku.

Preverite obdobje, v katerem je bila receptura uporabljena, in dokumentirajte potrebne uskladitve.

23.62. Odpad pripravljene hrane in odpad s krožnikov nista isto POS Standard

Kalo pripravljene hrane nastane iz dnevne formule pripravljene, odtajane, korekcije, prodanega in zamrznjenega.

Odpad s krožnikov je ločena interna evidenca biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov.

Odpad s krožnikov ne vpliva na zalogo.

Odpad s krožnikov ne vpliva na prodajo.

Odpad s krožnikov ne vpliva na normative.

Odpad s krožnikov ne vpliva na pripravljeno hrano ali njeno kalo.

Odpad s krožnikov ne vpliva na računovodstvo v tem modulu.

Ne vnašajte ostankov gostov v kalo pripravljene hrane samo zato, da bi dosegli večjo številko odpada.

23.63. Odpad s krožnikov: glava zaslona POS Standard

Zaslon prikazuje podjetje, aktivno poslovno enoto in kodo 20 01 08.

Obdobje določite z datumom od in datumom do.

Datum od mora biti pred datumom do ali enak.

Pri neveljavnem obdobju se podatki ne nalagajo kot veljaven pregled.

Gumb **Izvoz (CSV)** izvozi podatke iz izbranega obdobja.

CSV poimenujte oziroma shranite tako, da je povezava z obdobjem jasna.

23.64. Odpad s krožnikov: tri kartice povzetka POS Standard

Kartica »Nastalo v izbranem obdobju« pokaže vsoto dnevnih vnosov v kg.

Kartica »Oddano in popravki« pokaže neto oddano količino v kg.

Kartica »Razlika v izbranem obdobju« pokaže razliko med nastalim in oddanim.

Razlika ni samodejno napaka; lahko predstavlja količino, ki še ni bila oddana.

Negativno razliko raziskujte, saj lahko pomeni napačno oddajo ali popravek.

23.65. Odpad s krožnikov: dnevni vnos POS Standard

Zavihek **Dnevni vnosi odpadkov** vsebuje obrazec Nov dnevni vnos.

Datum vnosa je obvezen.

Količina se vodi v kilogramih.

Količina mora biti večja od 0.

Opomba je neobvezna.

Vnos podpira gumbe −1, −0,1, +0,1 in +1 kg.

Ročni decimalni vnos se prikaže v kilogramih.

Gumb **Shrani dnevni vnos** po uspehu počisti količino in opombo.

23.66. Odpad s krožnikov: tabela dnevnih vnosov POS Standard

Tabela prikazuje Datum, Količino v kg, Opombo in osebo, ki je vnos ustvarila.

Če opombe ni, tabela pokaže pomišljaj.

Če v obdobju ni vnosov, zaslon to izrecno pove.

Vnesel je sledljiv podatek; ne uporabljajte ga za ugibanje, temveč za razjasnitev z osebo.

23.67. Odpad s krožnikov: oddaja prevzemniku POS Standard

Zavihek **Oddaja prevzemnikom** vsebuje obrazec Evidentiraj oddajo.

Datum oddaje je obvezen.

Količina oddaje mora biti večja od 0.

Naziv prevzemnika je obvezen.

Številka evidenčnega lista je neobvezna.

Opomba je neobvezna.

Tip zapisa pri novi oddaji je Oddaja.

Gumb **Zabeleži oddajo** shrani sledljivo oddajo.

23.68. Odpad s krožnikov: popravki oddaje POS Standard

Popravek ustvarite z gumbom **Popravek** ob izvirni oddaji.

Popravek ne izbriše izvirne oddaje.

Privzeta količina popravka je negativna originalna količina.

Negativna vrednost zmanjša oddano količino oziroma stornira del oddaje.

Količina popravka ne sme biti 0.

Datum popravka je obvezen.

Opomba oziroma razlog popravka je obvezen.

Popravek ohrani povezavo z ID izvirne oddaje.

23.69. Odpad s krožnikov: tabela oddaj POS Standard

Tabela prikazuje Datum, Tip, Količino, Prevzemnika oziroma evidenčni list, Opombo in Akcijo.

Tip je Oddaja ali Popravek.

Popravek je prikazan z drugačno oznako.

Negativen popravek je vizualno poudarjen kot zmanjšanje.

Gumb z dokumentom odpre A4 PDF za konkreten zapis.

PDF ni dokaz, da je bila količina fizično prevzeta; dokazilo primerjajte s prevzemnikom in evidenčnim listom.

23.70. Odpad s krožnikov: primer 24, dnevni ostanki POS Standard

Po večerji stehtate 3,40 kg ostankov s krožnikov.

Izberete poslovni datum izmene.

Vnesete 3,40 kg.

V opombo napišete »Povečan ostanek zaradi dogodka«, če je to dejansko pojasnilo.

Shranite dnevni vnos.

Ne zmanjšate zaloge posamezne jedi, ker ta modul tega ne počne.

23.71. Odpad s krožnikov: primer 25, delni popravek oddaje POS Standard

Oddaja je bila vnesena kot 20,00 kg.

Prevzemnik potrdi, da je dejansko prevzel 18,50 kg.

Odprite popravek izvirne oddaje.

Vnesite −1,50 kg.

V opombo zapišite razlog in sklic na dokazilo.

Neto oddano bo 18,50 kg, izvirni zapis pa ostane v sledljivosti.

23.72. Revizijska obnova: splošno pravilo POS Lite

Napake po knjiženju popravljajte z novim sledljivim dogodkom, kadar izvirnika ni dovoljeno brisati.

Ne uporabljajte nove prejemnice za prikrivanje porabe, manjka, prenosa ali napačne recepture.

Ne uporabljajte inventure za prikrivanje nepreverjene OCR napake.

Pred korekcijo izvozite oziroma zapišite stanje kartice in izvorne dokumente.

V opombi uporabite dejanski razlog, datum in povezavo z izvirnikom.

Po korekciji preverite količino, vrednost in sled gibanj.

23.73. Revizijska obnova: primer 26, napačen artikel pri OCR POS Lite

OCR vrstico mleka povežete s smetano.

Napako odkrijete po knjiženju.

Najprej določite obseg: količina, cena, datum, dobavitelj in vpliv na porabo.

Ne prepišite samo naziva v poročilu.

Izvedite popravek po sledljivem procesu, ki obrne napačno gibanje in evidentira pravilnega.

Preverite kartici mleka in smetane.

23.74. Revizijska obnova: primer 27, podvojena fotografija POS Lite

Ista dobavnica je fotografirana dvakrat.

Drugi OCR vrne opozorilo o duplikatu.

Odprite obstoječo prejemnico po prikazanem ID.

Primerjajte številko dokumenta, dobavitelja, datum in vrstice.

Če je enaka, drugega uvoza ne nadaljujte.

Če ni enaka, zberite dokaz o razliki in razjasnite zaznavo duplikata.

23.75. Revizijska obnova: primer 28, napačen datum dokumenta POS Lite

Prejemnica je vnesena z datumom naslednjega meseca.

Količina je pravilna, časovna sled pa ni.

Preverite, ali je dokument že vplival na zaključena obdobja oziroma poročila.

Uporabite dovoljen popravljalni postopek in ohranite povezavo z izvirnim dokumentom.

Ne ustvarjajte druge enake prejemnice s pravilnim datumom brez obravnave prve.

23.76. Revizijska obnova: primer 29, izgubljena povezava med paketom in artiklom POS Lite

Dobavitelj spremeni embalažo iz 12 na 10 kosov.

Staro shranjeno ujemanje bi lahko še naprej predlagalo 12.

Pri prvem novem dokumentu preverite enote v paketu na uvozni vrstici.

Ne sprejmite predloga samo zato, ker je artikel pravilno prepoznan.

Popravite povezavo oziroma pakiranje po postopku ujemanja.

Preverite učinek na količino in WAC.

23.77. Kontrolni list pred knjiženjem prejemnice POS Lite

[ ] Dobavitelj je preverjen po nazivu in po potrebi davčni številki.

[ ] Številka dokumenta je prepisana brez izpuščenih znakov.

[ ] Datum dokumenta je preverjen, posebej okoli novega leta.

[ ] Fizična količina se ujema s prejemno količino.

[ ] Osnovna enota artikla se ujema z načinom vodenja zaloge.

[ ] Enote v paketu se ujemajo z embalažo.

[ ] Cena je pravilno razumljena kot neto ali bruto.

[ ] Popust je uporabljen samo enkrat.

[ ] DDV stopnja se ujema z dokumentom.

[ ] Odvisni stroški imajo pravilno obravnavo.

[ ] Vsaka OCR vrstica je povezana s pravim artiklom.

[ ] Ni nerazloženih ničelnih ali preskočenih vrstic.

[ ] Ni nerazrešenega opozorila o duplikatu.

[ ] Predogled knjiženja se ujema z listino.

23.78. Kontrolni list po knjiženju POS Lite

[ ] Prejemnica je vidna v seznamu dokumentov.

[ ] Kartica pravilnega artikla kaže prejem.

[ ] Količina se je povečala za pričakovano osnovno enoto.

[ ] WAC je smiseln glede na staro zalogo in novo neto ceno.

[ ] Dobavitelj je pravilen.

[ ] Dokument ni podvojen.

[ ] Dokazilo je shranjeno po internem postopku.

23.79. Kontrolni list pred zaključkom dogodka POS Extended

[ ] Dogodek ima pravilen status.

[ ] Zgodovina prenosov je pregledana.

[ ] Za vsak izhodni dokument sta preverjena porabljeno in preostalo.

[ ] Fizični preostanek je preštet v osnovnih enotah.

[ ] Povratni osnutki ustrezajo dejanskim preostankom.

[ ] Vračilo je potrjeno le za dejansko vrnjeno zalogo.

[ ] Odpad in manjko nista prikrita kot vračilo.

23.80. Kontrolni list dnevne pripravljene hrane POS Lite

[ ] Odtajana količina se ujema s porabljeno zamrznjeno zalogo.

[ ] Pripravljena količina je podprta s proizvodnim zapisom.

[ ] Korekcija ima dejanski razlog.

[ ] Prodana količina je preverjena.

[ ] Zamrznjena količina je fizično preverjena.

[ ] Kalo je nenegativno.

[ ] Pred zaključkom je pregledana potrditvena tabela.

[ ] Zaključen dan se ne uporablja za prikrivanje naslednjega dne.

23.81. Kratek praktični izpit 1: pakiranje POS Lite

Vprašanje: koliko kosov mora povečati zaloga?

Odgovor: 48 kosov.

Utemeljitev: dva paketa pomnožimo s 24 osnovnimi enotami v paketu.

Napačen odgovor 2 prezre pakiranje.

Napačen odgovor 24 prezre drugi zaboj.

23.82. Kratek praktični izpit 2: bruto cena POS Lite

Vprašanje: kolikšna je neto cena za WAC?

Odgovor: 10,00 EUR.

Utemeljitev: 10,50 / 1,05 = 10,00.

Napačen odgovor 10,50 bi DDV vključil v vrednost zaloge.

23.83. Kratek praktični izpit 3: popust POS Lite

Vprašanje: kolikšna je vrednost prejema po popustu?

Odgovor: 30,00 EUR.

Utemeljitev: 10 × 4,00 × 0,75 = 30,00.

Napačen odgovor 40,00 prezre popust.

Napačen odgovor 37,50 uporabi napačen odstotek.

23.84. Kratek praktični izpit 4: WAC POS Lite

Vprašanje: novi WAC?

Odgovor: 3,00 EUR.

Utemeljitev: skupna vrednost 20,00 + 40,00 je 60,00 EUR za 20 kosov.

V tem posebnem primeru je navadno povprečje slučajno enako, ker sta količini enaki.

23.85. Kratek praktični izpit 5: WAC z neenakimi količinami POS Lite

Vprašanje: novi WAC?

Odgovor: 2,75 EUR.

Utemeljitev: (30 × 2,00 + 10 × 5,00) / 40 = 110,00 / 40.

Napačen odgovor 3,50 je neuteženo povprečje cen.

23.86. Kratek praktični izpit 6: OCR dobavitelj POS Lite

Vprašanje: kaj naredite pred ustvarjanjem novega partnerja?

Odgovor: iščete po nazivu, kratkem nazivu in davčni številki.

Utemeljitev: preprečite dvojnik partnerja in napačno zgodovino dokumentov.

23.87. Kratek praktični izpit 7: OCR artikel POS Lite

Vprašanje: ali ga sprejmete?

Odgovor: ne, preverite osnovno enoto, prostornino in pakiranje.

Utemeljitev: podobno ime ni dovolj za pravilno zalogo.

23.88. Kratek praktični izpit 8: ničelna vrstica POS Lite

Vprašanje: ali jo uparite samo za dokončanje uvoza?

Odgovor: ne.

Utemeljitev: najprej ugotovite, ali gre za informativno vrstico, rabat ali OCR napako.

23.89. Kratek praktični izpit 9: delna dobava POS Lite

Vprašanje: katero količino knjižite?

Odgovor: 9 kg.

Utemeljitev: prejemnica evidentira dejanski prevzem.

23.90. Kratek praktični izpit 10: inventura POS Lite

Vprašanje: kakšna je inventurna razlika?

Odgovor: −3 kosi.

Utemeljitev: dejansko minus knjižno je 47 − 50.

Nato preverite vzrok, ne sklepajte samodejno o odpadu.

23.91. Kratek praktični izpit 11: prenos POS Lite

Vprašanje: ali je to prodaja?

Odgovor: ne, to je sledljiv prenos med enotama.

Utemeljitev: skupna količina organizacije se s prenosom ne sme zmanjšati.

23.92. Kratek praktični izpit 12: dogodek POS Extended

Vprašanje: ali potrdite prenos?

Odgovor: ne, zmanjšate količino ali uredite dejanski razpoložljivi vir.

Utemeljitev: opozorilo preprečuje neizvedljiv prenos.

23.93. Kratek praktični izpit 13: pripravljena hrana POS Standard

Vprašanje: kolikšno je kalo?

Odgovor: 2.

Utemeljitev: 5 + 20 − 2 − 18 − 3 = 2.

23.94. Kratek praktični izpit 14: negativno kalo POS Lite

Vprašanje: ali lahko zaključite dan?

Odgovor: ne.

Utemeljitev: kalo je −2 in zahteva popravek vhodnih podatkov.

23.95. Kratek praktični izpit 15: odpad s krožnikov POS Standard

Vprašanje: ali vnos zmanjša zalogo pripravljene hrane?

Odgovor: ne.

Utemeljitev: modul odpadkov s krožnikov je neodvisna interna evidenca.

23.96. Kratek praktični izpit 16: popravek oddaje POS Lite

Vprašanje: kakšen popravek vnesete?

Odgovor: −1 kg, povezan z izvirno oddajo.

Utemeljitev: negativni popravek zmanjša neto oddano količino in ohrani sled.

23.97. Kratek praktični izpit 17: duplikat POS Lite

Vprašanje: kaj je prvi korak?

Odgovor: odprete obstoječo prejemnico in jo primerjate z listino.

Utemeljitev: ponoven uvoz lahko podvoji zalogo.

23.98. Kratek praktični izpit 18: nova embalaža POS Lite

Vprašanje: kaj pregledate?

Odgovor: enote v paketu pri ujemanju in vpliv na količino.

Utemeljitev: staro zapomnjeno ujemanje lahko vsebuje staro embalažo.

23.99. Kratek praktični izpit 19: prevoz POS Lite

Vprašanje: katero obravnavo izberete?

Odgovor: Vrednost zaloge.

Utemeljitev: ta nastavitev vključuje strošek v vrednotenje zaloge.

23.100. Kratek praktični izpit 20: ločen strošek POS Lite

Vprašanje: katero obravnavo izberete?

Odgovor: Ločen strošek.

Utemeljitev: prevoz ne sme neupravičeno povečati WAC.

24. Normalni vnos prejemnice in kontrola zaloge POS Lite

To poglavje opisuje normalen tok. Odpravljanje OCR-napak, podvojenih listin in popravljanje že knjiženih dogodkov je opisano v poglavju 13.

24.1. Ročna prejemnica POS Lite

Pred vnosom pripravite izvirno dobavnico ali račun. Preverite dobavitelja, številko listine, datum dokumenta, datum prejema, valuto, bruto oziroma neto cene in uporabljene stopnje DDV.

1. Odprite **Prejemnice** in izberite **Nova prejemnica**.
2. Izberite dobavitelja iz obstoječega šifranta. Ne ustvarjajte novega

dobavitelja zaradi napačno prebranega naziva.

3. Vnesite številko dokumenta ter datum dokumenta v obliki **dd.mm.yyyy**.
4. Dodajte artikel, količino, osnovno enoto, ceno, popust, DDV in število enot

v paketu, kadar je prejeto pakiranje.

5. Pri povratni embalaži izberite dobavitelja, vrsto embalaže in količino;

vračilo in odpis nista ista operacija.

6. Primerjajte neto, DDV in bruto seštevek z izvirno listino.
7. Odprite predogled zalogovnega in računovodskega učinka.
8. Prejemnico potrdite šele, ko se ujemajo dobavitelj, dokument, količine,

enote, cene in DDV.

Potrditev prejemnice poveča zalogo in ustvari sled gibanja. Ne potrjujte nepopolne vrstice samo zato, da bi zaključili uvoz. Če je dokument že uvožen, odprite obstoječo prejemnico po prikazanem ID-ju; ne ustvarjajte druge enake prejemnice.

24.2. Začetna zaloga, inventura in kartica zaloge POS Lite

Začetno zalogo uporabite samo pri vzpostavitvi ali odobreni korekciji začetnega stanja. Pred vnosom določite poslovno enoto, datum stanja, artikel, osnovno enoto, količino in vrednost.

1. Odprite **Zaloge → Začetna zaloga**.
2. Preverite, da je izbrana prava enota in poslovni datum **dd.mm.yyyy**.
3. Vnesite artikel in dejansko količino v osnovni enoti.
4. Vnesite nabavno vrednost oziroma vrednost po odobreni računovodski politiki.
5. Shranite predogled in preverite, ali se začetno gibanje pojavi na kartici.
6. Potrdite samo enkrat; ponovitev iste operacije mora vrniti že evidentiran

rezultat, ne ustvariti novega gibanja.

Pri inventuri najprej določite rez, preštejte fizično stanje in šele nato vnesite razliko. Kartico zaloge uporabite za preverjanje vseh gibanj: začetne zaloge, prejemnic, porabe po normativu, odpisov, dogodkov in prenosov. Inventure ne uporabljajte za skrivanje nepreverjene napake prejemnice ali normativa.

24.3. Nabavna vrednost in WAC POS Lite

WAC oziroma tehtano povprečno nabavno vrednost preverjajte po potrjeni prejemnici, ne po prodajni ceni. V kontroli primerjajte:

- začetno količino in vrednost,
- novo prejeto količino in vrednost,
- popust, DDV ter strošek prevoza,
- novo količino in novo nabavno vrednost na kartici.

Če se WAC ne ujema z odobreno politiko, ustavite nadaljnjo porabo. Preverite vrsto stroška prevoza, enote v paketu, bruto/neto razlago in ali je bil dokument že knjižen. Ne popravljajte WAC-a z novo prejemnico brez povezave z izvorno listino. Ponovni izračun je skrbniško oziroma servisno dejanje; uporabnik ga ne sme izvajati kot nadomestilo za popravek napačnega dokumenta.

24.4. Pripravljena in sestavljena hrana POS Standard

Pri pripravljeni hrani ločite pripravo, razpoložljivost, prodajo, zamrzovanje, odtajanje, korekcijo in odpad. Pred izdajo preverite, da je količina za prodajo razpoložljiva; prodajna razpoložljivost ne pomeni samodejnega povečanja zaloge.

1. Odprite modul pripravljene hrane in izberite artikel oziroma recepturo.
2. Vnesite dejansko pripravljeno količino in enoto.
3. Preverite porabo sestavin po veljavnem normativu.
4. Pri odtajanju oziroma zamrzovanju uporabite namenski dogodek in opombo.
5. Pred objavo preverite razpoložljivost v POS-u in QR meniju.
6. Pri prodaji preverite, da je poraba sestavin vezana na pravo recepturo.

Če je razpoložljivost negativna ali se sestavine ne ujemajo, ne popravljajte stanja z ročnim povečanjem. Preverite recepturo, začetno zalogo, prejemnice, porabo in dogodek priprave.

24.5. Odpad s krožnikov POS Standard

Odpad s krožnikov je ločena interna evidenca. Vnesite artikel oziroma skupino, dejansko količino, enoto, razlog in datum **dd.mm.yyyy**. Ta vnos sam po sebi ne zmanjša zaloge pripravljene hrane in ne nadomešča odpisa zaloge.

Če mora odpad vplivati na zalogo, izvedite odobren zalogovni odpis z ločenim razlogom. Pred potrditvijo preverite, ali uporabniški vmesnik prikazuje samo evidenco odpada ali tudi zalogovni učinek; če učinek ni prikazan, ga ne domnevajte.

24.6. Dogodki in prenosi med enotami POS Extended

Dogodek uporabite za planirano porabo ali razporeditev zaloge za dogodek. Prenos uporabite za dejansko premikanje zaloge med dovoljenim izvorom in ciljem.

1. Izberite **Dogodki** ali **Prenosi**.
2. Določite izvorno enoto/skladišče, ciljno enoto/skladišče, datum **dd.mm.yyyy**

in odgovorno osebo.

3. Dodajte artikle v osnovni enoti in preverite razpoložljivo zalogo izvora.
4. Odprite predogled; opozorilo o nezadostni zalogi je razlog za ustavitev.
5. Potrdite oddajo oziroma prenos in shranite referenco.
6. Ciljna enota naj po prejemu preveri količine ter potrdi prejem.

Isti prenos se zaradi ponovnega klika ne sme izvesti dvakrat. Če je status neznan, najprej poiščite isto referenco in preverite gibanje na izvoru ter cilju. Ne ustvarjajte novega dogodka z drugačnimi količinami samo zato, da bi obšli opozorilo.

DEL VIII

Konec izmene, poročila in POS→ERP

V tem delu so zbrani preverjeni postopki in reševanje napak za navedeno področje.

8. Konec izmene, blagajniški premiki, poročila in POS→ERP POS Lite

1. Namen sklopa POS Lite

Ta sklop zaključuje operativni dan: izmeno, blagajniške premike, X in Z poročila, poslovni dan, operativna poročila in prenos temeljnic POS v ERP.

Nastavitve za artikle, KDS in plačila so predpogoj; vsakodnevno delo z njimi je opisano v sklopih 05 do 07.

2. Predpogoji pred koncem izmene POS Lite

1. Vsi računi so zaključeni ali imajo znan razlog, zakaj niso.
2. Vsa neznana stanja terminalov so razrešena ali eskalirana.
3. FURS napake so pregledane in poslane v ponovni poskus, kadar je možno.
4. Vsi gotovinski premiki so evidentirani.
5. Vsi člani osebja so zaključili predaje naročil.
6. Za štetje gotovine imate mirno okolje in po potrebi pričo.
7. Ne zapirate tuje izmene brez pooblastila.

> **Opozorilo:** Zaprtje izmene ne popravlja napačnega računa, terminalskega plačila ali zalog. Te izjeme razrešite s sledljivim postopkom pred ali po zaprtju, nikoli s prikrivanjem razlike.

3. Delovna izmena POS Lite

Delovna izmena je pripisana uporabniku oziroma natakarskemu profilu in enoti.

Računi, izdani med izmeno, se prikažejo v njenem pregledu.

3.1. Odpiranje izmene POS Lite

1. Odprite **Izmene**.
2. Preverite prikaz enote in stroškovnega mesta.
3. Če enota ni določena, izmene ne odpirajte.
4. Odprite svojo izmeno.
5. Preverite, da se prikaže kot aktivna.
6. Preverite ime blagajne, če je prikazano.

Če profil ni vezan na natakarja, lahko sistem ponudi ročno izbiro. To je izjemni postopek; skrbnik naj nato uredi povezavo profila.

3.2. Odmori POS Lite

V pregledani POS izvedbi ni potrjenega samostojnega uporabniškega postopka **Začni odmor** oziroma **Končaj odmor**. Aktivna izmena, predaja blagajne in obračun ur ne dokazujejo, da je odmor mogoče začeti ali končati neposredno v POS-u.

Odmor evidentirajte po odobrenem internem kadrovskem postopku. Ne ustvarjajte lažnega zapiranja oziroma ponovnega odpiranja izmene in ne spreminjajte časa izmene, da bi nadomestili manjkajočo evidenco odmora.

3.3. Zaključek izmene POS Lite

1. Preverite število računov in promet na kartici izmene.
2. Izvedite štetje gotovine in evidentirajte nujne premike.
3. Izberite **Zaključi izmeno**.
4. Preglejte povzetek začetka, konca, trajanja, računov in prometa.
5. Zaprto izmeno po potrebi pošljite v potrditev.

Statusi zgodovine so osnutek, v potrditvi, potrjeno ali zavrnjeno. Zavrnjen zapis zahteva popravek oziroma pojasnilo in ponovno pošiljanje v potrditev.

4. Blagajniški premiki POS Lite

Blagajniški premik evidentira fizični denar, ki ni neposredno plačilo računa.

Tipični primeri so polog menjalnega denarja, dvig gotovine v sef ali vračilo za vnaprej evidentirani razlog.

4.1. Kdaj uporabiti premik POS Lite

Uporabite premik, kadar denar vstopi v blagajno ali jo zapusti, vendar to ni prodaja na računu, plačilo dobavitelju v drugem sistemu ali osebna izmenjava.

Ne uporabite premika za prikrivanje manjka ali viška. Najprej preštejte, preverite račune in poiščite dejanski vzrok.

4.2. Vnos premika POS Lite

1. Odprite **Blagajniški premiki**.
2. Preverite pravo enoto in blagajno.
3. Izberite vrsto: polog ali dvig, skladno z obrazcem.
4. Vnesite dejanski znesek.
5. Izberite oziroma vpišite jasen razlog.
6. Dodajte sklic ali opombo, kadar je zahtevan.
7. Preglejte smer in znesek.
8. Potrdite premik.
9. Fizično denar položite ali odvzemite takoj ob potrditvi.

4.3. Kontrola premika POS Lite

1. Preverite, da je premik v zgodovini.
2. Primerjajte čas, znesek, vrsto in uporabnika.
3. Shranite dokazilo po internem postopku.
4. Ob koncu izmene vključite premik v pričakovano gotovino.

4.4. Napačen premik POS Lite

1. Ne ustvarite prikritega nasprotnega premika brez pojasnila.
2. Zabeležite številko in napako.
3. Uporabite odobren korekcijski postopek.
4. Preverite končni učinek na blagajno in poročilo.

5. Štetje blagajne POS Lite

5.1. Priprava POS Lite

1. Zaprite blagajno za nove gotovinske prejemke, kadar postopek to zahteva.
2. Ločite menjalni denar, dnevni izkupiček in osebni denar.
3. Štejte bankovce in kovance po apoenih.
4. Denarja ne štejete skupaj z nezabeleženimi boni ali potrdili.
5. Uporabite obrazec oziroma zapis štetja, če ga določa enota.

5.2. Uskladitev POS Lite

1. Primerjajte prešteto gotovino s pričakovano gotovino.
2. Upoštevajte začetni polog in vse blagajniške premike.
3. Preverite gotovinske račune in vračila.
4. Ob razliki štejte še enkrat z drugo osebo, kadar je mogoče.
5. Preverite očitne napake v apoenih in smeri premikov.
6. Razliko evidentirajte oziroma eskalirajte po politiki podjetja.

Kartičnega prometa ne dodajajte v fizično gotovino. Kartica se usklajuje s terminalskim poročilom, ne s predalom blagajne.

6. X poročilo POS Lite

X poročilo je vmesni operativni pregled prometa.

Ne zaključuje poslovnega dne in ne nadomešča Z poročila.

6.1. Uporaba POS Lite

1. Odprite poročila oziroma dnevni izkaz.
2. Izberite pravilen datum, enoto in blagajno.

3. Izberite X poročilo oziroma vmesni pregled.
4. Preverite promet po plačilnih metodah.
5. Primerjajte gotovino s trenutnim štetjem.
6. Primerjajte kartice s terminalskim stanjem.
7. Razlike raziskujte pred zaključkom dneva.

X poročilo lahko izdate večkrat. Uporabite ga med menjavo osebja ali pred vmesnim pologom, ne kot dokaz končnega zaprtja.

7. Z poročilo in poslovni dan POS Lite

Z poročilo je zaključni izkaz poslovnega dne za izbrano blagajno oziroma organizacijsko nastavitev.

Poslovni dan ni nujno enak koledarskemu dnevu, če enota posluje čez polnoč.

7.1. Pred Z poročilom POS Lite

1. Preverite, ali so odprti računi in nejasna terminalska plačila.
2. Preverite FURS opozorila in neuspele registracije.
3. Zaključite oziroma evidentirajte blagajniške premike.
4. Izvedite končno štetje gotovine.
5. Pridobite terminalski zaključek, kadar ga zahteva ponudnik.
6. Preverite, da izbirate pravo enoto, blagajno in poslovni datum.

7.2. Izvedba Z poročila POS Lite

1. Odprite dnevni izkaz oziroma Z poročila.
2. Izberite poslovni dan.
3. Preglejte število računov, vračil in storno dokumentov.
4. Preglejte promet po plačilnih metodah.
5. Preglejte gotovino, pologe in dvige.
6. Preglejte opozorila in odprte izjeme.
7. Potrdite Z poročilo samo, ko je pregled zaključen.
8. Natisnite oziroma arhivirajte poročilo po pravilih podjetja.

7.3. Po Z poročilu POS Lite

1. Preverite, da je poslovni dan označen kot zaključen.
2. Preverite morebitne račune brez EOR oziroma FURS napake.
3. Preverite pričakovano zaključeno stanje blagajne.
4. Denar predajte oziroma položite po internem postopku.
5. Ne izdajajte novih računov v že zaprti poslovni dan.

Če ugotovite napako po Z poročilu, ne odpirajte dneva samovoljno. Zabeležite dejstva in uporabite postopek popravka oziroma eskalacije.

8. Operativna poročila POS Lite

Operativna poročila so namenjena vodenju izmene in nadzoru poslovanja.

Ne nadomeščajo računovodskih temeljnic ali zakonske hrambe dokumentov.

8.1. Izbira filtra POS Lite

1. Odprite **Operativna poročila**.
2. Izberite obdobje.
3. Izberite enoto, blagajno ali uporabnika, kadar je na voljo.
4. Preverite časovni obseg pred branjem številk.
5. Uporabite isti filter pri primerjavi dveh poročil.

8.2. Ključni pregledi POS Lite

Redno pregledujte:

1. realizacijo in število računov;
2. promet po načinu plačila;
3. prodajo po artiklih in kategorijah;
4. popuste, vračila in stornacije;
5. promet po natakarju oziroma izmeni;
6. odprta in zaključena naročila;
7. odpad ter porabo, kadar je vključena v poročilo.

8.3. Interpretacija razlik POS Lite

1. Najprej preverite filter obdobja in enoto.
2. Nato preverite, ali poročilo vključuje storne in vračila.
3. Ločite datum računa od datuma poslovnega dne, če se razlikujeta.
4. Primerjajte kartični promet s terminalskim poročilom.
5. Primerjajte gotovino z računi in blagajniškimi premiki.
6. Ne sklepajte o napaki ERP samo iz enega operativnega pogleda.

9. POS→ERP: temeljnice in prenos POS Lite

POS→ERP prenaša poslovne dogodke v računovodsko obdelavo prek temeljnic oziroma knjižb.

POS je izvor prodajnega dogodka; ERP je okolje za računovodsko obdelavo, kontiranje in nadaljnje poročanje.

9.1. Predpogoji prenosa POS Lite

1. Poslovni dan je zaključen, če proces to zahteva.
2. Konti za temeljnice so nastavljeni in veljavni.
3. Enota ima pravilno povezavo s stroškovnim mestom.
4. Računi, plačila, storna in premiki imajo pregledano stanje.
5. Uporabnik ima pravico za pregled ali izvoz temeljnic.

9.2. Pregled temeljnic POS Lite

1. Odprite **Temeljnice** oziroma pregled POS→ERP.
2. Izberite obdobje in enoto.
3. Preverite vir dokumenta, datum in referenco.
4. Preverite bremena in dobropise.
5. Preverite konte, DDV in stroškovno mesto.
6. Preverite, da se zneski uravnotežijo.
7. Preglejte opozorila ali postavke brez ustreznega konta.

9.3. Pošiljanje oziroma knjiženje POS Lite

1. Izberite samo pregledane temeljnice.
2. Preverite, da istega obdobja ne pošiljate dvakrat.
3. Izvedite prenos po odobrenem postopku.
4. Počakajte na dokončni rezultat.
5. Preverite status prenosa za vsako temeljnico.
6. V ERP preverite prejeto referenco in zneske.
7. Arhivirajte dokaz prenosa po interni politiki.

9.4. Neuspešen prenos POS Lite

1. Ne pošiljajte znova na slepo.
2. Zabeležite referenco temeljnice in sporočilo napake.
3. Preverite manjkajoči ali neustrezen konto.
4. Preverite enoto in stroškovno mesto.
5. Popravite nastavitev samo s pooblastilom.
6. Ponovno ustvarite oziroma pošljite samo neuspešni del po postopku.
7. Preverite, da ni nastal dvojni zapis v ERP.

Poročilo, ki ne more ustvariti veljavne temeljnice, ni rešeno z ročnim ignoriranjem. Napaka mora ostati vidna do pravilne kontne obravnave.

10. Zaslon izmene in odgovornost blagajne POS Lite

Izmena pripada osebi, odgovornost blagajne pa pripada blagajni oziroma registru. Ti dve stvari sta povezani, vendar nista vedno isti.

Natakar lahko dela v eni izmeni na več registrih, če to dovoljuje politika.

Več natakarjev lahko uporablja isti register, vendar mora predaja jasno razmejiti odgovornost, čas in fizično gotovino.

Ne sklepajte, da je oseba, prijavljena na register, samodejno odgovorna za celoten poslovni dan.

10.1. Polja kartice izmene POS Lite

Polje	Pomen	Preverjanje
Uporabnik	Oseba, ki je odprla izmeno	Ne uporabljajte skupnega uporabnika.
Enota	Poslovna enota dela	Mora ustrezati dejanski lokaciji.
Register	Blagajna oziroma POS naprava	Ločite register od osebne izmene.
Začetek	Čas odprtja izmene	Preverite nenavadno zgodnje odprtje.
Konec	Čas zaključka	Odprta izmena nima končnega časa.
Odmor	V pregledani izvedbi ni potrjen samostojen POS zapis odmora	Uporabite odobreno kadrovsko evidenco; predaje blagajne ne štejte kot evidenco odmora.
Računi	Število pripisanih računov	Primerjajte z dejavnostjo izmene.
Gotovina	Gotovinska plačila in premiki	Ne enačite je s kartičnim prometom.
Razlika	Pričakovano proti preštetemu	Zahteva ponovni pregled in razlog.
Status	Osnutek, odprto, v potrditvi, potrjeno ali zavrnjeno	Status določa naslednji dovoljen korak.
Opomba	Poslovna razlaga izjem	Pišite dejstva, reference in čas.

10.2. Odpiranje izmene: podroben postopek POS Lite

1. Prijavite se s svojo prijavo, ne s prijavo sodelavca.
2. Odprite **Izmene** in izberite **Nova izmena**.
3. Preverite enoto, register in poslovni dan.
4. Preštejte začetni menjalni denar po apoenih.
5. Vnesite začetno gotovino, če obrazec to zahteva.
6. Primerjajte začetni znesek z zapisom predhodne predaje.
7. Označite razliko pred začetkom prodaje, ne ob koncu izmene.
8. Potrdite odprtje in preverite status odprto.
9. Šele nato sprejemajte račune, za katere ste odgovorni.

10.3. Register brez osebne izmene POS Lite

V nekaterih enotah je register odprt ves dan, osebne izmene pa se menjajo.

Pri taki ureditvi ne zapirajte registra ob vsaki menjavi osebe.

Zabeležite predajo: ura, predajalec, prevzemnik, šteta gotovina in odprte izjeme.

Vodja določi, ali se odgovornost deli po izmenah, uporabnikih ali registru.

Poročilo filtrirajte po pravilnem ključu; promet registra ni nujno promet osebe.

10.4. Osebna izmena brez lastnega predala POS Lite

Če več oseb uporablja isti predal, naj se gotovina šteje ob predaji skupaj.

Osebna poročila uporabite za prodajo in aktivnost, ne kot dokaz osebnega fizičnega primanjkljaja brez dogovorjene predaje.

Ne pripisujte razlike zadnji osebi samo zato, ker je zaključila register.

11. Odmori, predaja in odprta naročila POS Lite

11.1. Odmor POS Lite

Odmor pomeni začasno prekinitev dela uporabnika, ne avtomatskega zaključka njegove odgovornosti.

Pred odmorom preverite, ali lahko drug uporabnik prevzame odprta naročila.

Ne puščajte svoje prijave odklenjene na skupni napravi.

Ker v pregledani izvedbi ni potrjenega gumba oziroma postopka za začetek in konec odmora, uporabite odobreno kadrovsko evidenco podjetja. Če je čas odmora napačen ali manjka, zabeležite dejanski čas in zahtevajte popravek v tej evidenci; ne ustvarjajte izmišljene nove izmene.

11.2. Predaja med osebjem POS Lite

Predmet predaje	Predajalec preveri	Prevzemnik potrdi
Gotovina	Štetje po apoenih in zadnji premik	Prešteti znesek ter čas predaje.
Odprta naročila	Mizo, znesek, status in posebnost	Kdo nadaljuje strežbo.
Nejasno plačilo	Referenco, čas in terminal	Da plačilo ni sprejeto dvakrat.
Vračila	Odprte zahtevke in dovoljenja	Naslednji korak in odgovorno osebo.
Pologi	Dokazilo, znesek in sklic	Ali je fizični denar dejansko predan.
Izjeme FURS	Referenco in stanje poskusa	Ali je potrebna eskalacija.

Predaja ni zgolj ustna informacija ob vratih.

Zapisan podatek mora omogočati, da naslednja oseba preveri stanje brez ugibanja.

11.3. Odprta naročila POS Lite

Odprto naročilo še ni zaključen račun in še ni nujno plačilo.

Pred zaključkom izmene preglejte vsa odprta naročila na svoji enoti.

Za vsako določite naslednji korak: zaključek, predaja, preklic po postopku ali preiskava napake.

Ne zapirajte odprtega naročila z naključno plačilno metodo zato, da bi seznam postal prazen.

Če gost odide brez plačila, uporabite postopek podjetja z razlogom in odobritvijo, ne lažnega gotovinskega plačila.

11.4. Nejasna kartična plačila POS Lite

Plačilo je nejasno, kadar terminal potrdi, POS ne potrdi, ali obratno.

Najprej preverite znesek, čas, zadnje štiri številke kartice, referenco terminala in status računa.

Gosta ne bremenite drugič, dokler ne preverite prvega poskusa.

Če plačilo ni jasno do zaključka, ga označite, zabeležite dejstva in ga predajte vodji po postopku enote.

Kartičnega izpiska ne nadomeščajte z domnevo, da je “verjetno uspelo”.

11.5. Primer predaje POS Lite

Ana ob 15:00 preda register Borutu.

Preštejeta 180,00 EUR menjalnega denarja in 426,50 EUR dnevne gotovine.

Odprti sta mizi 4 in 12, pri mizi 12 pa je kartica v obdelavi.

Ana zapiše številko naročila, čas poskusa in referenco terminala.

Borut prevzame fizično gotovino in odprti naročili ter zabeleži čas predaje.

12. Blagajniški pologi in dvigi POS Lite

12.1. Razlika med pologom in dvigom POS Lite

Polog poveča fizično gotovino v blagajni.

Dvig zmanjša fizično gotovino v blagajni.

Prodaja z gotovino ni polog.

Vračilo gotovine gostu ni samodejno dvig; sledi postopku vračila računa.

Premik vedno potrebuje poslovni razlog in sled.

12.2. Polja zaslona premika POS Lite

Polje	Navodilo
Enota	Izberite enoto fizične blagajne.
Register	Izberite predal, iz katerega denar potuje.
Vrsta	Polog ali dvig; pred potrditvijo preverite smer.
Znesek	Vpišite dejansko šteti znesek.
Razlog	Izberite natančen odobren razlog.
Sklic	Dodajte številko kuverte, sefa ali dokazila.
Opomba	Navedite dejstvo, čas in morebitno pričo.
Uporabnik	Preverite, da je prijavljen dejanski izvajalec.
Datum	Preverite poslovni dan, posebej okoli polnoči.

12.3. Polog menjalnega denarja POS Lite

Polog menjalnega denarja opravite pred prodajo ali ob dokumentirani predaji.

Preštejte apoene in znesek vnesite enkrat.

Če je polog iz sefa, navedite sklic sefa ali kuverte po politiki enote.

Fizični denar položite v predal neposredno ob potrditvi.

Ne evidentirajte pologa, če denar ostane na mizi ali pri drugi osebi.

12.4. Dvig v sef ali banko POS Lite

Pred dvigom preštejte denar s pričo, kadar je tako določeno.

Vnesite znesek, razlog in sklic kuverte oziroma pologa.

Denar takoj fizično odstranite iz predala.

Dokazilo o predaji hranite skupaj z dnevno dokumentacijo po pravilih podjetja.

Dvig v sef še ni bančni polog; ne poročajte ga kot banko brez dejanske predaje.

12.5. Napačen premik POS Lite

Napačne smeri ne prikrivajte z novim premikom brez pojasnila.

Zapišite številko napačnega premika, čas, fizično stanje in pravilno stanje.

Odgovorna oseba uporabi korekcijski postopek, ki ohrani revizijsko sled.

Po korekciji preverite pričakovano gotovino, zgodovino premikov in dokazila.

13. Pričakovana in prešteta gotovina POS Lite

Pričakovana gotovina je sistemski izračun iz začetka, gotovinskih računov, vračil in potrjenih premikov.

Prešteta gotovina je fizični znesek bankovcev in kovancev v predalu ob štetju.

Razlika je prešteta minus pričakovana gotovina, skladno z oznako na zaslonu.

Vedno preberite oznako predznaka, ne razlagajte minusa na pamet.

13.1. Formula POS Lite

Pričakovano = začetna gotovina + gotovinske prodaje + pologi

minus vračila gotovine minus dvigi.

Kartice, nakazila, boni in drugi negotovinski načini niso fizična gotovina.

Če sistem prikazuje drugo formulo, upoštevajte njegovo poimenovanje in preverite vključene tipe plačil v poročilu.

13.2. Štetje po apoenih POS Lite

1. Ločite menjalni denar od kuvert za dvig.
2. Ločite osebni denar, ki ne sodi v blagajno.
3. Preštejte bankovce po apoenih.
4. Preštejte kovance po apoenih.
5. Vnesite število kosov ali skupni znesek po pravilih obrazca.
6. Druga oseba naj ponovno prešteje pri pomembni razliki.
7. Primerjajte seštevek z vnesenim zneskom.
8. Šele nato potrdite štetje.

13.3. Primer uskladitve POS Lite

Začetni menjalni denar je 150,00 EUR.

Gotovinski računi znašajo 620,00 EUR.

Polog menjalnega denarja je 50,00 EUR.

Dvig v sef znaša 500,00 EUR.

Vračilo gostu znaša 20,00 EUR.

Pričakovana gotovina je 300,00 EUR.

Če preštejete 297,00 EUR, je razlika 3,00 EUR manjka.

Pred evidentiranjem še enkrat preverite apoene, vračilo in smer dviga.

13.4. Razlika POS Lite

Razlika ni razlog za prilagajanje zneska štetja.

Ponovno štetje izvedite brez prejšnjega rezultata pred očmi, kadar je mogoče.

Preverite zadnje gotovinske račune, vračila in premike.

Preverite, ali kuverta z dvigom ni še vedno v predalu.

Zapišite ugotovljeni razlog ali dejstvo, da razlog še ni znan.

Vodja razreši razliko po internem pravilniku.

14. Poslovni dan, časovni pas in X/Z poročila POS Lite

Poslovni dan je obračunski rez POS, ne nujno koledarski dan.

Sistem uporablja časovni pas **Europe/Ljubljana**, kadar je tako nastavljeno za poslovno enoto.

To pomeni, da se prehod poletnega in zimskega časa obravnava v lokalnem času.

Ne primerjajte UTC časa integracije z lokalnim časom računa brez pretvorbe.

14.1. Enota, ki dela čez polnoč POS Lite

Vodja določi uro reza poslovnega dne skladno z nastavitvijo enote.

Račun ob 00:30 lahko pripada prejšnjemu poslovnemu dnevu, če se izmena še ni zaključila po določenem rezu.

Pri poročilu preverite oznako poslovnega datuma, ne samo datum in uro računa.

Ne zaključujte dneva zgodaj samo zato, ker koledar pokaže polnoč.

14.2. X poročilo POS Lite

X poročilo je vmesni pogled in ga lahko ustvarite večkrat.

Ne zaklene prometa in ne pomeni zaključka poslovnega dne.

Uporabite ga za nadzor pred predajo, pred pologom ali med izmeno.

Na X poročilu preverite promet po plačilih, vračila, popuste in trenutno pričakovano gotovino.

X poročilo označite s časom, če ga prilagate interni predaji.

14.3. Z poročilo POS Lite

Z poročilo je končni izkaz za poslovni dan oziroma blagajno po nastavitvi.

Pred izvedbo preverite odprta naročila, nejasna plačila, FURS izjeme in štetje.

Preverite enoto, register in poslovni datum na potrditvenem zaslonu.

Po potrditvi preverite številko poročila, status in arhivski izpis.

Z poročila ne izvajajte dvakrat zaradi počasnega odziva zaslona; najprej preverite zgodovino in status prve zahteve.

14.4. Dnevni izkaz POS Lite

Dnevni izkaz združuje promet in pomembne zaključne informacije za izbrani rez.

Preverite obdobje, enoto, register, plačilne metode, storne in vračila.

Primerjajte gotovino z zapisom štetja in kartice s poročilom terminala.

Različna poročila se ujemajo šele, ko uporabljajo isti poslovni datum in filter.

15. Operativna poročila, filtri in izvoz POS Lite

15.1. Pravilo filtra POS Lite

Pred branjem številke povejte, kateri poslovni datum, enoto, register, uporabnika in status poročilo vključuje.

Filter z “vse enote” ni primerljiv s filtrom posamezne enote.

Filter datuma računa ni vedno enak filtru poslovnega dne.

Pri primerjavi dveh poročil zapišite oba filtra.

15.2. Referenca poročil POS Lite

Poročilo	Vprašanje, na katero odgovarja	Obvezna kontrola
Promet po plačilih	Kako je bil promet poravnan	Isti poslovni datum in stornacije.
Prodaja po artiklih	Kaj je bilo prodano	Količina, neto/bruto in kategorija.
Popusti	Kdo in zakaj je znižal ceno	Pravice, razlog in referenca računa.
Vračila	Kaj je bilo vrnjeno	Povezava z izvirnim računom.
Odprta naročila	Kaj ni zaključeno	Naslednji odgovorni korak.
Izmene	Kdo je delal in kdaj	Osebna izmena proti registru.
Blagajna	Pričakovano in prešteto gotovino	Premiki, vračila in štetje.
Zalogovni odpad	Kje je nastala izguba	Artikel, razlog in obdobje.

15.3. Izvoz POS Lite

Pred izvozom nastavite enake filtre kot na pregledanem zaslonu.

Preverite obliko izvoza, decimalno ločilo in časovni pas, kadar so na voljo.

Ime datoteke naj vsebuje poročilo, poslovni datum, enoto in čas izvoza.

Izvoz ne spreminjajte ročno, če je namenjen računovodskemu usklajevanju.

Če ga je treba dopolniti, ohranite izvorno datoteko in ločite delovno kopijo.

Osebne podatke v izvozu obravnavajte skladno s pravicami in politiko podjetja.

15.4. Razlaga odstopanj POS Lite

Najprej preverite filter in časovni pas.

Nato preverite status dokumentov in vključena vračila.

Potem preverite, ali gre za operativno poročilo ali računovodski pogled.

Šele nato preverjajte integracijo POS–ERP.

Ena številka brez konteksta ni dokaz napake v sistemu.

16. POS–ERP: dnevni žurnal in kontiranje POS Lite

POS ustvari prodajne dogodke; ERP jih prejme kot dnevne žurnale oziroma temeljnice po nastavljeni integraciji.

Dnevni žurnal naj ima jasno referenco POS enote, poslovnega dne in prenosa.

Ne ustvarjajte ročnega ERP zapisa namesto neuspelega žurnala brez uskladitve z računovodstvom.

16.1. Pred pošiljanjem POS Lite

1. Preverite, da je pravi poslovni dan zaključen.
2. Preverite status Z poročila, kadar ga proces zahteva.
3. Preverite odprte izjeme plačil, storne in vračila.
4. Preverite, da so konti in stroškovna mesta nastavljeni.
5. Preverite, da skupno breme ustreza skupnemu dobropisu.
6. Preverite, da en dan ni že uspešno prenesen.

16.2. Polja žurnala POS Lite

Polje	Pomen	Kontrola
Poslovni datum	Datum obračunskega reza POS	Ujema se z Z/dnevnim izkazom.
Enota	Izvor prometa	Ujema se s stroškovnim mestom.
Referenca	Enolični identifikator prenosa	Uporabite ga pri podpori in ERP preverjanju.
Status	Čakanje, v obdelavi, uspešno ali neuspešno	Ne ponavljajte brez branja statusa.
Konto	Računovodska razvrstitev dogodka	Mora biti veljaven za vrsto knjižbe.
Stroškovno mesto	Organizacijska razporeditev	Mora ustrezati enoti oziroma pravilu.
DDV koda	Davčna obravnava	Primerjajte s prometom po stopnjah.
Bremeni	Debitna stran	Seštevek preverite na ravni žurnala.
Dobropisi	Kreditna stran	Seštevek mora uravnotežiti breme.

16.3. Preslikava kontov POS Lite

Preslikava določa, kateri konto prejme posamezno vrsto prometa.

Tipično ločuje gotovino, kartice, druge načine plačila, prihodek, DDV, popuste, vračila in blagajniške premike po politiki podjetja.

Spremembo preslikave opravi samo pooblaščena oseba.

Pred spremembo zapišite staro pravilo, novo pravilo, datum veljavnosti in razlog.

Ne izberite “podobnega” konta samo zato, da bi prenos postal zelen.

Konto mora biti veljaven za vrsto knjižbe in računovodsko politiko podjetja.

16.4. Statusi in ponovni poskus POS Lite

Status čakanje pomeni, da žurnal še ni poslan ali obdelan.

Status v obdelavi pomeni, da počakate na končni odgovor, ne da kliknete znova.

Status uspešno pomeni, da preverite referenco tudi v ERP.

Status neuspešno pomeni, da preberete konkretno napako in odpravite njen vzrok.

Ponovni poskus uporabite samo za določen neuspešen žurnal in šele po preverjanju, da v ERP ni že nastal zapis z isto referenco.

16.5. Pogoste napake kontiranja POS Lite

Manjkajoči konto zahteva nastavitev, ne ročnega ignoriranja vrstice.

Neveljaven tip konta zahteva izbiro pravilnega konta.

Manjkajoče stroškovno mesto zahteva preverjanje enote ali konfiguracije.

Neuravnotežen žurnal zahteva pregled izvornih vrstic, ne ročno spreminjanje seštevka.

Napačna DDV koda zahteva davčni pregled po postopku podjetja.

16.6. Uskladitev POS–ERP POS Lite

1. Izberite isti poslovni datum in enoto v obeh sistemih.
2. Primerjajte referenco žurnala z ERP dokumentom.
3. Primerjajte skupni promet brez in z DDV po pravilih podjetja.
4. Primerjajte plačilne metode s pripadajočimi konti.
5. Primerjajte DDV po stopnjah oziroma kodah.
6. Primerjajte vračila, storne, popuste in premike.
7. Preverite uravnoteženost bremen in dobropisov.
8. Zabeležite rezultat ter odprte razlike.

16.7. Primer dnevnega prenosa POS Lite

POS dnevni izkaz kaže 1.200,00 EUR gotovine in 2.800,00 EUR kartic.

Vračila znašajo 100,00 EUR, popusti pa so že vključeni v promet po pravilih poročila.

Računovodstvo primerja žurnal s pravilom, ki ga uporablja podjetje: bruto ali neto prihodek, DDV ločeno in plačilna sredstva na ločenih kontih.

Ne seštevajte različnih osnov brez razumevanja, ali poročilo že vsebuje DDV, vračila ali storne.

17. Odpravljanje težav POS Lite

17.1. Izmene ni mogoče zapreti POS Lite

Preverite odprta naročila.

Preverite, ali je zahtevano štetje gotovine.

Preverite nejasna plačila in zahtevana pojasnila.

Preberite sporočilo zaslona in zapišite referenco izjeme.

Ne odpirajte druge izmene za iste račune kot obvoz.

17.2. Gotovina se ne ujema POS Lite

Ponovno preštejte po apoenih.

Preverite začetni znesek.

Preverite pologe, dvige, vračila in zadnje gotovinske račune.

Preverite, ali denar za polog ni v kuverti zunaj predala.

Zabeležite razliko in sledite eskalacijskemu postopku.

17.3. Kartice se ne ujemajo s terminalom POS Lite

Primerjajte isto obdobje in isti terminal.

Preverite nejasne, zavrnjene in podvojene poskuse.

Preverite vračila kartic in zaključek terminala.

Ne popravljajte kartične razlike z gotovinskim premikom.

17.4. Žurnal se ne prenese POS Lite

Preverite status in referenco žurnala.

Preverite, ali ERP že vsebuje isto referenco.

Preberite napako za konto, DDV, stroškovno mesto ali povezavo.

Odpravite vzrok z osebo, ki ima pravico do nastavitve.

Ponovite samo neuspešni prenos in preverite rezultat.

18. Referenčni postopki po vlogah POS Lite

18.1. Natakar oziroma blagajnik POS Lite

Odpre lastno izmeno na pravilni enoti.

Preveri začetni menjalni denar.

Zaklene prijavo pred predajo ali začasno odsotnostjo.

Ob predaji prešteje gotovino s prevzemnikom.

Označi odprta naročila in nejasna plačila.

Vnese samo dejanske pologe in dvige.

Ob koncu prešteje predal po apoenih.

Razlike ne prikriva z novim računom ali premikom.

18.2. Vodja izmene POS Lite

Preveri, kdo je odgovoren za register.

Odobri izjeme skladno s svojimi pravicami.

Preveri odprte račune in predaje; odmor se vodi po odobrenem kadrovskem postopku.

Preveri nepojasnjene blagajniške razlike.

Zagotovi dokazilo za polog oziroma dvig.

Preveri poslovni datum pred Z poročilom.

Razporedi odgovornost za nerešene izjeme.

Ne potrjuje dejstev, ki jih ni mogoče preveriti.

18.3. Računovodstvo POS Lite

Primerja dnevni izkaz in POS žurnal.

Preveri kontiranje po plačilnih metodah.

Preveri DDV kode in davčne osnove.

Preveri stroškovna mesta poslovnih enot.

Preveri uravnoteženost žurnala.

V ERP poišče referenco uspešnega prenosa.

Dokumentira uskladitev in odprte razlike.

Ne spreminja POS prometa brez sledljivega postopka.

18.4. Skrbnik nastavitev POS Lite

Upravlja pravice, ne deli skupnih prijav.

Vzdržuje pravilne registre in poslovne enote.

Nastavi časovni pas Europe/Ljubljana.

Vzdržuje pravila za poslovni dan.

Vzdržuje preslikave kontov z odobritvijo.

Testira spremembo na odobren način.

Zapiše datum, razlog in lastnika spremembe.

Ne spreminja kontov zaradi enkratne razlike brez analize.

19. Dodatni primeri uskladitve POS Lite

19.1. Kartica in gotovina POS Lite

Poročilo prikazuje 900,00 EUR kartic.

Terminal prikazuje 900,00 EUR za isti poslovni rez.

Kartice zato ne sodijo v fizično štetje predala.

Če predal vsebuje kartične potrdke, jih ne prištevajte gotovini.

Kartično razliko raziskujte na terminalu in v statusih plačil.

19.2. Pozni račun POS Lite

Račun je izdan ob 00:10 po lokalnem času.

Poslovni dan enote se zaključi ob 02:00.

Račun lahko pripada prejšnjemu poslovnemu datumu.

V poročilu preverite poslovni datum, ne predpostavljajte koledarskega.

ERP žurnal primerjajte z istim poslovnim rezom.

19.3. Polog med izmeno POS Lite

V predalu je zaradi varnosti preveč gotovine.

Dve pooblaščeni osebi preštejeta 700,00 EUR.

Blagajnik ustvari dvig v sef s sklicem kuverte.

Denar zapre v označeno kuverto in ga fizično preda.

Pričakovana gotovina se zmanjša za 700,00 EUR.

19.4. Neuspešna integracija POS Lite

Žurnal je neuspešen zaradi manjkajočega konta kartic.

Računovodstvo potrdi pravilen konto in datum veljavnosti.

Skrbnik popravi preslikavo po odobrenem postopku.

Uporabnik preveri, da ERP še nima iste reference.

Uporabnik ponovi samo neuspešni žurnal.

Po uspehu primerja znesek in referenco v obeh sistemih.

20. Hitri vprašalnik pred zaključkom POS Lite

Ali zaključujem svojo izmeno ali odgovornost registra?

Ali je morebitna evidenca odmora urejena po odobrenem kadrovskem postopku?

Ali imajo vse odprte mize imenovan naslednji korak?

Ali je nejasno plačilo zapisano z referenco?

Ali so vsi fizični premiki vneseni enkrat?

Ali je štetje izvedeno po apoenih?

Ali sta pričakovani in prešteti znesek jasno ločena?

Ali sem izbral pravi poslovni dan Europe/Ljubljana?

Ali je X poročilo le vmesni pregled?

Ali je Z poročilo že uspešno izvedeno?

Ali so filtri poročila zapisani?

Ali je POS žurnal uravnotežen?

Ali ERP že vsebuje isto referenco?

Ali neuspeh vsebuje konkreten naslednji korak?

21. Katalog zaslonov, polj in stanj POS Lite

Ta katalog opisuje trenutno vedenje, razvidno iz POS zaslonov in storitev.

Imena gumbov se lahko razlikujejo glede na pravice uporabnika.

Katalog ni nadomestilo za pooblastila podjetja.

21.1. Zaslon Izmene POS Lite

Naslov zaslona je **Izmene**.

Uporabniški pogled je namenjen lastni izmeni.

Vodstveni pogled prikazuje vse izmene dostopne enote.

Kartica konteksta pokaže enoto, za katero se izmena odpira.

Kartica konteksta pokaže tudi stroškovno mesto.

Manjkajoča enota pomeni, da je odpiranje izmene onemogočeno.

Prikaz »ni nastavljeno« pri stroškovnem mestu ni isto kot manjkajoča enota.

Vodja naj manjkajoče stroškovno mesto odpravi pred računovodskim prenosom.

Gumb **Odpri izmeno** ustvari osebno delovno izmeno.

Ročna izbira natakarjevega profila je prikazana kot začasna možnost brez vezave profila.

Ročna izbira ni dokaz, da je identiteta uporabnika pravilno nastavljena.

Skrbnik naj po taki uporabi uredi vezavo uporabniškega in natakarskega profila.

Seznam aktivnih izmen pokaže ime natakarja.

Seznam aktivnih izmen označi lastno izmeno z oznako »jaz«.

Seznam lahko pokaže ime pripisane blagajne.

Polje **Začetek** je čas odprtja izmene.

Polje **Trajanje** je tekoče trajanje aktivne izmene.

Polje **Računi** šteje račune, pripisane izmeni.

Polje **Skupni promet** prikazuje skupni promet izmene.

Znesek prometa izmene ni fizično stanje predala.

Znesek prometa izmene ni nadomestilo za Z poročilo.

V pregledani izvedbi niso potrjeni gumbi za začetek ali konec plačanega oziroma neplačanega odmora. Oznaka aktivne izmene ni evidenca odmora in iz tega priročnika ni dovoljeno sklepati, da je zaključek izmene zaradi odmora onemogočen.

Po zaprtju se prikaže povzetek z začetkom in koncem.

Povzetek po zaprtju vsebuje trajanje.

Povzetek po zaprtju vsebuje število računov.

Povzetek po zaprtju vsebuje skupni promet.

Zgodovina osebnega pogleda vsebuje datum.

Zgodovina osebnega pogleda vsebuje začetek.

Zgodovina osebnega pogleda vsebuje konec.

Zgodovina osebnega pogleda vsebuje enoto oziroma blagajno, kadar sta znani.

Zgodovina osebnega pogleda vsebuje število računov in promet.

Zgodovina osebnega pogleda vsebuje stanje potrditve ur.

21.2. Statusi osebne izmene POS Lite

osnutek pomeni zaprto izmeno, ki še ni poslana v potrditev.

v_potrditvi pomeni, da je izmena poslana v pregled.

potrjeno pomeni, da je potrditev zaključena.

zavrnjeno pomeni, da je pregledovalec zahteval popravek ali pojasnilo.

Zavrnjena izmena ni samodejno izbrisana.

Zavrnjena izmena zahteva sledljiv odgovor po internem postopku.

Uporabnik lahko pri lastnem **osnutku** uporabi **Pošlji v potrditev**.

Uporabnik lahko pri lastni **zavrnjeni** izmeni ponovno uporabi isti gumb.

Status potrditve ur ni status Z poročila.

Status potrditve ur ni status kartičnega plačila.

Status potrditve ur ni status FURS.

Aktivna izmena je določena s praznim časom konca.

Zaprta izmena ima zapisan čas konca.

21.3. Osebna izmena in odgovornost registra POS Lite

Osebna izmena odgovarja na vprašanje, kdo je delal.

Pripisana blagajna odgovarja na vprašanje, na katerem registru je uporabnik delal.

Z poročilo odgovarja na vprašanje, kaj se je zgodilo na posamezni blagajni v poslovnem dnevu.

Ena blagajna lahko skozi dan vključuje več osebnih izmen.

Ena osebna izmena je lahko vezana na blagajno, ki jo deli več oseb.

Promet osebne izmene se zato ne sme samodejno enačiti z dnevnim stanjem registra.

Štetje predala je odgovornost določene fizične blagajne.

Predaja predala mora določiti predajalca, prevzemnika in čas.

Predaja odprtih miz je odgovornost storitve, ne prenos denarja.

Predaja terminala je ločena od predaje gotovine.

Vodja določi, kdo sme zaključiti register oziroma poslovni dan.

Trenutni dnevni zaključek zahteva vlogo vodje ali administratorja.

Navaden uporabnik lahko izvaja X pregled le za svojo dodeljeno blagajno.

Če je uporabnik dodeljen drugi blagajni, sistem X pregled zavrne.

Če blagajna ne pripada enoti, sistem postopke zavrne.

21.4. Zaslon Blagajniški premiki POS Lite

Zaslon vsebuje seznam premikov za izbrani kontekst.

Seznam prikazuje čas premika.

Seznam prikazuje tip premika.

Seznam prikazuje znesek.

Seznam prikazuje stanje.

Seznam prikazuje opis in po potrebi opombo.

Seznam lahko prikaže povezanega dobavitelja.

Seznam razlikuje potrjen, osnutek in storniran zapis.

Zeleni status **POTRJEN** pomeni potrjen premik.

Jantarni status je namenjen zapisu, ki še ni potrjen.

Nevtralni status **STORNIRAN** kaže, da izvirnik ni več veljaven za novo obravnavo.

Storno se obravnava kot sledljiv nasprotni dogodek.

Storniranega premika ne popravljajte tako, da spreminjate fizično dokumentacijo brez zapisa.

21.5. Tipi premikov POS Lite

IZPLACILO_DOBAVITELJU je izplačilo dobavitelju iz gotovine.

Ta tip zahteva izbranega dobavitelja.

Pri uporabniškem opisu je prikazan računovodski namig D 220 / K 100.

POLOG_GOTOVINE je prejem gotovine oziroma menjalnega denarja.

Pri uporabniškem opisu je prikazan računovodski namig D 100 / K 109.

DVIG_GOTOVINE je dvig gotovine iz blagajne.

Za ta tip zapišite razlog, prejemnika in sklic kuverte.

POLOG_TRR je polog gotovine na transakcijski račun.

Pri uporabniškem opisu je prikazan računovodski namig D 109 / K 100.

PRILIV_TRR je priliv na TRR, kadar ga dovoljuje vaš poslovni postopek.

STORNO ni tip za neposreden ročni izbor novega premika.

Storno nastane iz povezave z že potrjenim izvirnikom.

21.6. Polja obrazca premika POS Lite

Polje **Tip** določi poslovni pomen premika.

Polje **Znesek** vnesite kot pozitiven znesek v evrih.

Smer denarja izhaja iz tipa in ne iz negativnega predznaka.

Polje **Opis** mora pojasniti resnični poslovni razlog.

Polje **Opomba** je namenjeno dodatnemu kontekstu ali številki dokumenta.

Polje **Dobavitelj** je obvezno za izplačilo dobavitelju.

Polje **Scenarij pologa na TRR** je obvezno za **POLOG_TRR**.

Scenarij A pomeni, da menjalni denar ostane v blagajni.

Scenarij B pomeni, da je položen tudi menjalni denar.

Polje **Razlog izjeme 420 €** dokumentira izjemo pri gotovinskem plačilu dobavitelju.

Navodilo na zaslonu opozarja, da plačila nad 420 € potrebujejo dokumentiran razlog.

Če razloga ni, uporabite TRR v skladu z internimi pravili.

Ne vpisujte osebnih ali kartičnih podatkov, ki niso potrebni za dokaz premika.

21.7. Zaslon X poročila POS Lite

X poročilo je vmesni, nezaklenjeni posnetek izbranega poslovnega dne.

Za zahtevo je obvezen **blagajnaId**.

Poslovni datum se uporabniku prikaže kot **dd.mm.yyyy**. Če tehnična zahteva uporablja tehnični ISO zapis, gre za notranji API-format; uporabniško polje ne sme zahtevati ISO-zapisa.

Če datum ni podan, se uporabi trenutni poslovni datum enote.

X pokaže poslovni datum in identiteto blagajne.

X pokaže pričakovano gotovino.

X pokaže gotovinsko prodajo.

X pokaže promet dneva.

X pokaže skupni DDV.

X pokaže število računov.

X pokaže gotovino, kartice, bone, bone pica in negotovinska plačila.

X loči kartice SumUp od drugih kartic, kadar so podatki na voljo.

X pokaže napitnine.

X pokaže razčlenitev napitnin.

X pokaže že shranjeno uskladitev gotovine, če obstaja.

X pokaže blokade, ki bi preprečile Z zaključek.

X ne zaklene poslovnega dne.

X ne ponastavi grand totala.

X ne spremeni računov.

21.8. Polja uskladitve gotovine POS Lite

Polje **Prešteta gotovina** je dejansko fizično preštet denar.

Polje **Pričakovana gotovina** se izračuna iz poslovnih dogodkov.

Polje **Razlika** je prešteta minus pričakovana gotovina.

Pozitivna razlika pomeni višek glede na izračun.

Negativna razlika pomeni manjko glede na izračun.

Polje **Razlog odstopanja** je obvezno, kadar razlika ni nič.

Polje **idempotencyKey** preprečuje, da bi isti zahtevek ustvaril več uskladitev.

Ponovljen zahtevek z istim ključem vrne obstoječi zapis.

Potrjena uskladitev brez razlike ima **confirmed = true**.

Uskladitev z razliko se lahko shrani le z razlago odstopanja.

Shranjena razlaga ni dokaz, da je vzrok že odpravljen.

21.9. Zaslon zaključkov v operativnih poročilih POS Lite

Poročilo **Zaključki blagajn** prikazuje rez po enoti, blagajni in poslovnem datumu.

Status **zaklenjeno** pomeni, da obstaja veljaven Z zapis.

Status **odklenjeno** pomeni, da je bil Z zapis odklenjen.

Status **blokirano** pomeni, da obstajajo pogoji, ki preprečujejo zaključek.

Status **nezakljuceno** pomeni, da za prikazani rez ni zaključka.

manjka_uskladitev pomeni, da fizična uskladitev gotovine ni shranjena.

usklajeno pomeni, da je prešteta gotovina enaka pričakovani.

odstopanje pomeni, da obstaja razlika z zapisanim razlogom.

Pri zapisu preverite številko Z, če je prisotna.

Pri zapisu preverite čas zaključka, če je prisoten.

Pri zapisu preverite grand total pred in po zaključku.

Pri zapisu preverite besedilo vsake blokade.

Blokada vsebuje tip, število in seznam konkretnih postavk.

22. Delovni postopki: izmena, odmor in predaja POS Lite

22.1. Začetek osebne izmene POS Lite

1. Prijavite se s svojim uporabniškim računom.
2. Odprite zaslon **Izmene**.
3. Preverite, da je prikazana prava enota.
4. Preverite prikaz stroškovnega mesta.
5. Preverite ime dodeljene blagajne, kadar je prikazano.
6. Ne odpirajte izmene, če je enota napačna ali prazna.
7. Ob manjkajoči enoti obvestite administratorja.

8. Ne rešujte manjkajoče enote z izbiro druge osebe.
9. Izberite **Odpri izmeno**.
10. Preverite, da se je vaša kartica pojavila med aktivnimi izmenami.
11. Preverite, da kartica kaže vaše ime.
12. Preverite začetni čas.
13. Če je prikazana napačna blagajna, takoj obvestite vodjo.
14. Ne izdajajte računov pod tujo odprto izmeno.
15. Če je ročna izbira profila nujna, jo zabeležite vodji.

22.2. Plačan in neplačan odmor POS Lite

V pregledani POS izvedbi ni dokazanega ločenega postopka za plačan ali neplačan odmor. Zato ta poglavja ne predstavljajo gumbov ali statusov, ki bi jih uporabnik lahko pričakoval v POS-u.

Pred začasno odsotnostjo zaklenite prijavo, predajte odprta naročila in nejasne transakcije dogovorjenemu sodelavcu ter uredite čas po odobrenem kadrovsko-evidenčnem postopku. Ne odpirajte druge izmene, da bi nadomestili manjkajočo evidenco odmora.

22.3. Predaja odprtih naročil POS Lite

Predaja naročila ni zaprtje naročila.

Naročilo s statusom **odprto** je zapiralna blokada, kadar je v poslovnem intervalu.

Prevzemnik naj pregleda mizo, postavke in zahteve gosta.

Prevzemnik naj preveri, ali je bila naročilnica poslana v pripravo.

Predajalec naj pove, ali je gost že delno plačal.

Predajalec naj ne označi naročila kot zaključeno brez dejanske obravnave.

Pri predaji zapišite številko naročila.

Pri predaji zapišite številko ali ime mize.

Pri predaji zapišite osebo, ki prevzema.

Pri predaji zapišite čas predaje.

Pri predaji zapišite posebno obljubo gostu.

Pri predaji zapišite odprto reklamacijo ali popust.

Pri predaji zapišite stanje kuhinje, če je pomembno.

Vodja naj preveri predajo, kadar odhaja zadnja oseba izmene.

22.4. Predaja gotovine in registra POS Lite

Predajo predala izvedeta predajalec in prevzemnik skupaj.

Najprej preverita, kateri predal fizično štejeta.

Nato izvedeta štetje po apoenih.

Nato primerjata subtotal apoenov s pričakovanim stanjem.

Nato preverita premike, nastale od zadnjega štetja.

Nato preverita, ali je polog v sef dejansko predan.

Nato označita kuverto z datumom, blagajno in sklicem.

Nato podpišeta ali drugače evidentirata predajo po internem postopku.

Prevzemnik ne sme prevzeti zaprte kuverte brez znanega zneska.

Predajalec ne sme obdržati osebnega denarja v predalu.

Kartični potrdki niso gotovina.

Bonov ne prištevajte gotovini, razen če vaš dokumentiran postopek določa drugače.

Če se štetje ne ujema, razliko evidentirajte in ne prenašajte nejasnosti naprej.

22.5. Nejasno kartično plačilo POS Lite

Nejasno plačilo pomeni, da rezultat terminalskega procesa ni potrjen.

Nejasno plačilo ni isto kot zavrnjeno plačilo.

Nejasno plačilo ni dovoljeno šteti kot gotovino.

Preverite znesek, čas in referenco terminala.

Preverite ponudnika in identifikator transakcije, če sta prikazana.

Preverite, ali je bil račun izdan ali je plačilo ostalo nedokončano.

Gostu ne zaračunajte drugič brez preveritve prve transakcije.

Zapišite, kdo je preverjanje prevzel.

Zapišite, kateri korak je naslednji.

V operativnih poročilih je nejasen kartični zapis prikazan ločeno.

Primer statusa iz poročila je **unknown**.

Primer napake je timeout pri preverjanju plačila.

Dokler zadeva ni razrešena, jo vključite v dnevno predajo.

22.6. Zapiranje osebne izmene POS Lite

Osebno izmeno zaprite šele po koncu svojega dela.

Pred zaprtjem uredite morebitno začasno odsotnost po odobrenem kadrovskem postopku; POS ne potrjuje ločenega zaključevanja odmora.

Pred zaprtjem predajte odprte mize.

Pred zaprtjem predajte nejasna plačila.

Pred zaprtjem evidentirajte premik, če ste fizično predali denar.

Pred zaprtjem preverite, ali druga oseba prevzema register.

Izberite **Zaključi izmeno**.

Preverite prikazani povzetek.

Preverite število računov.

Preverite promet kot kontrolni podatek, ne kot štetje gotovine.

Po potrebi pošljite zaprto izmeno v potrditev.

Če vodja zavrne izmeno, ne spreminjajte zgodovine na pamet.

Dodajte zahtevano pojasnilo po pravilih podjetja.

22.7. Priporočeni zapis predaje POS Lite

Naslednji zapis je priporočilo, ne trditev o obstoječem čarovniku za predajo.

Datum in ura predaje: _____.

Enota: _____.

Blagajna oziroma predal: _____.

Predajalec: _____.

Prevzemnik: _____.

Prešteta gotovina: _____ EUR.

Številka kuverte ali sefa: _____.

Kartični terminal in zadnji pregled: _____.

Odprta naročila: _____.

Nejasna plačila: _____.

Odprte reklamacije: _____.

Razlika in razlog: _____.

Podpis oziroma potrditev predajalca: _____.

Podpis oziroma potrditev prevzemnika: _____.

23. Gotovina: izračun, štetje in dokumentiranje POS Lite

23.1. Trenutna formula pričakovane gotovine POS Lite

Pričakovana gotovina izhaja iz nastavljenega menjalnega denarja.

Prišteje se gotovinska prodaja v poslovnem intervalu.

Prišteje se **POLOG_GOTOVINE**.

Odšteje se **IZPLACILO_DOBAVITELJU**.

Odšteje se **POLOG_TRR**.

Izračun uporablja potrjene premike.

Izračun ne vključuje premikov vrste **STORNO** kot navadnih premikov.

Zaprti oziroma stornirani računi niso vključeni v gotovinsko prodajo.

Pri deljenem plačilu se upošteva znesek gotovinskega dela.

Pri računu brez razčlenjenih zneskov se upošteva plačilna metoda računa.

Privzeti menjalni denar je 50 EUR, kadar posebna nastavitev ni najdena.

Privzeta vrednost je tehnični privzeti podatek.

Vodja naj preveri, ali je nastavitev menjalnega denarja za register pravilna.

23.2. Delovni list štetja apoenov POS Lite

Uporabite ločen list za vsak fizični predal.

Ne združujte dveh blagajn na istem listu.

Datum poslovnega dne: _____.

Čas štetja: _____.

Enota: _____.

Blagajna: _____.

Števec: _____.

Priča: _____.

500 EUR: količina ____ × 500 = _____ EUR.

200 EUR: količina ____ × 200 = _____ EUR.

100 EUR: količina ____ × 100 = _____ EUR.

50 EUR: količina ____ × 50 = _____ EUR.

20 EUR: količina ____ × 20 = _____ EUR.

10 EUR: količina ____ × 10 = _____ EUR.

5 EUR: količina ____ × 5 = _____ EUR.

2 EUR: količina ____ × 2 = _____ EUR.

1 EUR: količina ____ × 1 = _____ EUR.

0,50 EUR: količina ____ × 0,50 = _____ EUR.

0,20 EUR: količina ____ × 0,20 = _____ EUR.

0,10 EUR: količina ____ × 0,10 = _____ EUR.

0,05 EUR: količina ____ × 0,05 = _____ EUR.

0,02 EUR: količina ____ × 0,02 = _____ EUR.

0,01 EUR: količina ____ × 0,01 = _____ EUR.

Skupaj bankovci: _____ EUR.

Skupaj kovanci: _____ EUR.

Skupaj fizično: _____ EUR.

Pričakovano po X: _____ EUR.

Razlika: _____ EUR.

Razlog odstopanja: _____.

23.3. Primer brez razlike POS Lite

Menjalni denar znaša 100,00 EUR.

Gotovinska prodaja znaša 742,30 EUR.

Polog gotovine znaša 50,00 EUR.

Izplačilo dobavitelju znaša 20,00 EUR.

Polog na TRR znaša 600,00 EUR.

Pričakovano stanje je 272,30 EUR.

Fizično štetje da 272,30 EUR.

Razlika je 0,00 EUR.

Uskladitev lahko postane potrjena brez razloga odstopanja.

23.4. Primer manjka POS Lite

Pričakovano stanje je 272,30 EUR.

Fizično štetje da 270,30 EUR.

Razlika je -2,00 EUR.

Najprej ponovno preštejte kovance.

Nato preverite vračila gostom.

Nato preverite zadnje gotovinske račune.

Nato preverite, ali je bil polog v sef pravilno evidentiran.

Nato preverite, ali je bil dvig dejansko izveden.

Če razlika ostane, shranite točno razlago.

Primer razlage je »Manjko 2,00 EUR po dvakratnem štetju; predano vodji.«

Ne uporabite opisa »napaka« brez zneska, časa in naslednjega ukrepa.

23.5. Primer viška POS Lite

Pričakovano stanje je 272,30 EUR.

Fizično štetje da 277,30 EUR.

Razlika je +5,00 EUR.

Preverite, ali je bil prejem menjalnega denarja evidentiran.

Preverite, ali je kupec plačal več in drobiž ni bil vrnjen.

Preverite, ali je osebni denar pomotoma v predalu.

Ne ustvarite izmišljenega izplačila za izravnavo.

Ne spreminjajte preštetega zneska, da bi dosegli nič.

Zapišite višek in način predaje vodji.

23.6. Polog menjalnega denarja POS Lite

Polog menjalnega denarja pomeni fizični prejem denarja v predal.

Izberite tip **POLOG_GOTOVINE**.

V opis napišite vir denarja.

Primer opisa je »Menjalni denar iz sefa, kuverta M-042«.

Preštejte prejeti denar pred vnosom.

Označite, kdo ga je predal.

Označite, katera blagajna ga je prejela.

Po potrditvi premik poveča pričakovano gotovino.

Polog ni prodaja.

Polog ne poveča prometa računa.

Polog ne sme prikrivati viška od prejšnje izmene.

23.7. Dvig gotovine v sef POS Lite

Dvig gotovine zmanjša fizično stanje predala.

V opis vpišite razlog dviga.

V opombo vpišite številko kuverte ali zapisnika.

Denar preštejte pred zapiranjem kuverte.

Kuverto označite z zneskom, datumom in blagajno.

Prejemnik kuverte naj prevzem potrdi po internem postopku.

Če se dvig računa kot polog na TRR, uporabite ustrezen tip in scenarij.

Ne uporabljajte dviga kot splošne oznake za neznano porabo.

23.8. Polog na TRR POS Lite

POLOG_TRR dokumentira premik gotovine iz blagajne proti banki.

Scenarij A ohrani menjalni denar v predalu.

Scenarij B pomeni, da je v polog vključen tudi menjalni denar.

Izberite scenarij, ki ustreza dejanskemu fizičnemu dejanju.

V opis vpišite datum banke oziroma sklic pologa.

Shranite bančno potrdilo po internem arhivskem postopku.

Polog na TRR zmanjša pričakovano gotovino.

Bančni izpisek ni sam po sebi dokaz, da je bil POS premik pravilno vnesen.

POS premik in bančni izpisek primerjajte po znesku, datumu in sklicu.

23.9. Izplačilo dobavitelju POS Lite

Uporabite ga samo za dejansko gotovinsko plačilo dobavitelju.

Izberite pravilnega partnerja.

V opis vpišite številko računa ali dobavnice.

V opombo vpišite dokazilo o prevzemu.

Znesek mora ustrezati dejansko izročeni gotovini.

Plačilo nad 420 EUR zahteva dokumentiran razlog izjeme v obrazcu.

Kadar razlog ni ustrezen, plačilo izvedite prek TRR.

Potrjeno izplačilo zmanjša pričakovano gotovino.

Ne uporabite izplačila za napitnino ali osebno posojilo.

23.10. Storno premika POS Lite

Storno uporabite, kadar je potrjeni izvirnik poslovno napačen.

Ne brišite sledi potrjenega izvirnika.

Vodstvena vloga lahko iz seznama začne storno potrjenega premika.

Storno mora ostati vezan na izvirni premik.

Pred stornom preverite, ali denar še fizično obstaja oziroma kam je šel.

Po storniranju po potrebi ustvarite nov, pravilen premik.

V opombo novega premika navedite povezavo na napako in popravek.

Ne stornirajte pravilnega premika samo zato, ker se fizično štetje ne ujema.

24. Poslovni dan v časovnem pasu Europe/Ljubljana POS Lite

24.1. Osnovno pravilo POS Lite

POS uporablja časovni pas **Europe/Ljubljana**.

Privzeti začetek poslovnega dne je 04:00.

Enota lahko nastavi drug veljaven čas med 00:00 in 23:59.

Neveljavna nastavitev časa se obravnava kot privzeti čas 04:00.

Poslovni datum ni nujno koledarski datum.

Poslovni interval se začne na poslovni datum ob nastavljeni uri.

Poslovni interval se konča naslednji koledarski dan ob isti lokalni uri.

Za interval velja spodnja meja vključena.

Za interval velja zgornja meja izključena.

To pomeni **start <= čas < end**.

24.2. Primer pri začetku ob 04:00 POS Lite

Poslovni dan 10.06.2026 se začne 10.06.2026 ob 04:00 v Ljubljani.

Poslovni dan 10.06.2026 se konča 11.06.2026 ob 04:00 v Ljubljani.

Račun ob 10.06.2026 03:59 pripada poslovnemu dnevu 09.06.2026.

Račun ob 10.06.2026 04:00 pripada poslovnemu dnevu 10.06.2026.

Račun ob 11.06.2026 03:59 pripada poslovnemu dnevu 10.06.2026.

Račun ob 11.06.2026 04:00 pripada poslovnemu dnevu 11.06.2026.

Enako pravilo velja za blagajniški premik.

Enako pravilo velja za preverjanje odprtih naročil.

Enako pravilo velja za Z poročilo.

24.3. Primer pri začetku ob 02:00 POS Lite

Enota ima nastavljen začetek dneva 02:00.

Račun ob 01:59 pripada prejšnjemu poslovnemu datumu.

Račun ob 02:00 pripada tekočemu poslovnemu datumu.

Nočna izmena se ne sme ravnati po datumu na stenski uri.

Poročilo vedno filtrirajte po poslovnem rezu, kadar preverjate Z.

ERP primerjavo izvedite z istim poslovnim datumom.

24.4. Prehod na poletni čas POS Lite

V noči na prehod na poletni čas lokalna ura preskoči naprej.

Lokalni interval poslovnega dne se izračuna v **Europe/Ljubljana**.

Zato je tak poslovni interval lahko dolg 23 ur.

Primer: začetek ob 04:00 po lokalnem času ostane 04:00.

Ne predpostavljajte, da ima vsak interval natančno 24 ur.

Za primerjavo uporabljajte meje intervala, ne števila ur.

Dogodek ob dejanskem časovnem žigu pripada eni sami lokalni meji.

24.5. Prehod na zimski čas POS Lite

V noči na prehod na zimski čas se lokalna ura ponovi.

Lokalni interval poslovnega dne je lahko dolg 25 ur.

Obe pojavitvi iste lokalne ure se obravnavata po dejanskem časovnem žigu.

Ne razvrščajte dogodkov samo po prikazu ure brez datuma in odmika.

Pri preiskavi uporabite številko računa, UTC čas in lokalni prikaz.

Za zaključek velja izračun strežnika v časovnem pasu enote.

24.6. Primer DST z začetkom ob 04:00 POS Lite

Na dan prehoda ob 02:00 se prehod zgodi pred začetkom poslovnega dne.

Poslovni rez ob 04:00 zato ostane nedvoumen.

Račun ob 01:30 se uvrsti po dejanskem lokalnem datumu in času.

Račun ob 03:30 na dan pomladnega preskoka lokalno ne obstaja.

Sistem ne potrebuje ročnega »zapolnjevanja« neobstoječe ure.

Na jesenski ponovitvi sta možna dva dogodka z lokalnim prikazom 02:30.

Oba dogodka ostaneta ločena po časovnem žigu.

24.7. Kako pravilno izbrati poročilni rez POS Lite

Za X in Z izberite poslovni datum, ne čas tiskanja poročila.

Za nočni lokal preverite nastavljeni začetek dneva.

Za promet po koledarskem dnevu uporabljajte poročilo, ki to izrecno podpira.

Za dnevni zaključek ne združujte dveh poslovnih datumov.

Za mesečni ERP zbirnik preverite, kako podjetje obravnava poslovne datume ob meji meseca.

Primer: promet 1. maja ob 01:00 lahko pripada poslovnemu datumu 30. aprila.

Tak promet mora biti primerjan po enakem pravilu v POS in ERP.

25. X, Z in zapiralne blokade POS Lite

25.1. Razlika med X in Z POS Lite

X je pregled trenutnega stanja.

Z je formalni zaklenjeni dnevni zaključek blagajne.

X lahko naredite večkrat.

Z za isti zaklenjeni poslovni dan ni mogoče narediti drugič.

X ne spremeni grand totala.

Z poveča grand total za promet dneva.

X vključuje trenutne podatke v trenutku zahteve.

Z shrani posnetek podatkov ob zaključku.

X pomaga pred štetjem.

Z zaključi poslovni rez po izpolnjenih pogojih.

25.2. Kaj vsebuje Z posnetek POS Lite

Z vsebuje številko Z.

Z vsebuje poslovni datum.

Z vsebuje osebo, ki je zaključila.

Z vsebuje grand total pred zaključkom.

Z vsebuje grand total po zaključku.

Z vsebuje promet dneva in skupni promet.

Z vsebuje DDV.

Z vsebuje število računov.

Z vsebuje zaporedno območje računov, kadar obstaja.

Z vsebuje gotovino, kartice in SumUp.

Z vsebuje bone, bone pica in negotovinska plačila.

Z vsebuje napitnine in njihovo razčlenitev.

Z vsebuje reprezentanco in lastno porabo.

Z vsebuje DDV po stopnjah.

Z vsebuje menjalni denar in gotovinsko prodajo.

Z vsebuje pologe gotovine, izplačila dobaviteljem in pologe TRR.

Z vsebuje izračunano stanje blagajne.

Z vsebuje izdajo in unovčitev darilnih bonov.

Z vsebuje SŠP subvencijo.

Z vsebuje število FURS potrjenih in nepotrjenih računov.

25.3. Trenutne blokade Z zaključka POS Lite

OPEN_SHIFTS pomeni, da obstaja odprta izmena v poslovnem intervalu.

Zaprite navedene osebne izmene pred zaključkom.

OCCUPIED_TABLES pomeni, da so za trenutni poslovni dan mize zasedene.

Izpraznite ali pravilno predajte zasedene mize.

OPEN_ORDERS pomeni, da so naročila s statusom **odprto**.

Zaključite ali pravilno obravnavajte vsako navedeno naročilo.

OPEN_PREPARED_FOOD pomeni odprto dnevno evidenco pripravljene jedi.

Zaključite evidenco pripravljene hrane za navedeni poslovni datum.

FURS_UNRESOLVED pomeni račun v stanju **sending**, **unknown** ali **failed**.

Razrešite davčno potrjevanje pred Z.

BUSINESS_FINALIZATION_PENDING pomeni FURS potrjen račun brez poslovne finalizacije.

Dokončajte poslovno finalizacijo navedenega računa.

OPEN_A_RECEIPTS pomeni negotovinski A-račun z dnevi odloga nad nič.

Zaprite odprti A-račun po pravilih terjatev.

25.4. Vrstni red odprave blokad POS Lite

1. Preberite konkretna imena oziroma številke v seznamu blokad.
2. Ne ugibajte na podlagi skupnega števila.
3. Najprej razrešite odprta naročila in zasedene mize.
4. Nato zaključite osebne izmene, ki dejansko ne delajo več.
5. Nato preverite pripravljeno hrano.
6. Nato rešite FURS in poslovno finalizacijo računov.
7. Nato rešite odprte A-račune.
8. Nato osvežite X pregled in preverite, da je seznam blokad prazen.
9. Nato shranite uskladitev gotovine.
10. Šele nato izvedite Z.

25.5. Uskladitev kot ločen zapiralni pogoj POS Lite

Z zahteva uskladitev gotovine za isto enoto, blagajno in poslovni datum.

Uskladitev brez razlike je dovolj, kadar je označena kot potrjena.

Uskladitev z razliko je dovoljena samo z nepraznim razlogom.

Razlog razlike ne odstrani potrebe po nadaljnji preiskavi.

Uskladitev ene blagajne ne odklene druge blagajne.

Uskladitev včerajšnjega dne ne velja za današnji dan.

Ponovno preštetje naj dobi nov dokumentiran postopek, ne prepisovanja starega dokaza.

25.6. Izvedba Z: trenutni postopek POS Lite

Trenutna storitev ne predstavlja nujno posebnega uporabniškega »čarovnika« za zapiranje.

To je opis trenutnih strežniških pravil, ne trditev o obliki zaslona.

Vodja ali administrator izbere blagajno.

Vodja ali administrator navede poslovni datum, kadar ne zaključuje trenutnega.

Sistem preveri pripadnost blagajne enoti.

Sistem zaklene poslovni dan med preverjanjem in zapisom.

Sistem prepreči sočasen zaključek iste blagajne.

Sistem preveri, ali je dan že zaklenjen.

Sistem vrne konflikt, če je dan že zaklenjen.

Sistem vrne seznam blokad, če pogoji niso izpolnjeni.

Sistem preveri shranjeno uskladitev gotovine.

Sistem izdela posnetek in posodobi grand total.

25.7. Odklep Z poročila POS Lite

Odklep zahteva vodjo ali administratorja.

Odklep zahteva neprazen razlog.

Odklep zapiše uporabnika, razlog in prejšnji grand total v revizijsko sled.

Odklep označi Z kot odklenjen.

Odklep obrne promet dneva iz grand totala.

Odklenjenega Z ne smete obravnavati kot veljavnega končnega zaključka.

Po odklepu popravite dejanski vzrok.

Po popravku izvedite ponovni zaključek.

Ponovni zaključek uporabi naslednjo številko Z za blagajno.

Ponovni zaključek znova nastavi grand total.

Odklep ni način za obhod blokad brez odprave vzroka.

25.8. Primeri različnih dnevnih zaključkov POS Lite

Primer A: miren dan.

Vse izmene so zaprte.

Ni odprtih naročil.

Gotovina se ujema.

FURS in finalizacija sta rešena.

Vodja izvede Z brez odstopanja.

Primer B: gotovinski manjko.

Vse poslovne blokade so odpravljene.

Prešteta gotovina je za 3,00 EUR nižja.

Blagajnik vnese razlog odstopanja.

Vodja preveri zapis in odgovornost.

Z je lahko izveden, če je razlog shranjen.

Primer C: odprta miza ob 03:50.

Pri začetku dneva ob 04:00 miza še pripada prejšnjemu poslovnemu dnevu.

Mizo je treba zaključiti ali ustrezno obravnavati pred Z prejšnjega dne.

Ne zapirajte dneva samo zato, ker se bliža polnoč.

Primer D: FURS unknown.

Račun obstaja, vendar potrditev ni jasna.

Sistem ga navede kot blokado.

Najprej razrešite stanje računa.

Šele potem izvedite uskladitev in Z.

Primer E: A-račun z odlogom.

Negotovinski račun z odprtimi dnevi odloga blokira Z.

Terjatev obravnavajte po dogovorjenem postopku.

Ne preoblikujte ga v gotovino zaradi zapiranja dneva.

26. Operativna poročila: namen, filter, uskladitev in izvoz POS Lite

26.1. Splošno pravilo filtrov POS Lite

Operativna poročila uporabljajo polji **Od datuma** in **Do datuma**.

Po spremembi izberite **Prikaži**.

Vse kartice poročil prejmejo isti izbrani datumski razpon.

Datum filtra si zapišite na delovni list uskladitve.

Ne primerjajte kartice za en razpon s CSV izvozom za drug razpon.

Preverite, ali poročilo meri koledarski datum ali poslovni datum.

Zaključke blagajn interpretirajte po poslovnem datumu.

Pri čezpolnočnem delu navaden koledarski filter zahteva dodatno pozornost.

26.2. Promet: skupni KPI POS Lite

Namen je hiter pregled skupnega prometa, DDV in števila računov.

Filter je izbrani datum od–do.

Preverite **skupajPromet**.

Preverite **skupajDdv**.

Preverite **steviloRacunov**.

Promet primerjajte s seštevkom po enotah.

DDV primerjajte z DDV v Z posnetku za isti poslovni rez.

Število računov primerjajte z Z številom računov za eno blagajno in dan.

Pri več enotah ne primerjajte skupnega KPI z enim Z poročilom.

Za izvoz vključite razpon, enoto in čas izdelave v ime datoteke.

26.3. Promet po enotah POS Lite

Namen je primerjava poslovnih enot.

Vrste vsebujejo enoto, promet, DDV in število računov.

Filter je skupni datum od–do.

Seštevek vseh enot mora ustrezati skupnemu prometu.

Seštevek DDV po enotah mora ustrezati skupnemu DDV.

Seštevek računov po enotah mora ustrezati skupnemu številu računov.

Odstopanje običajno pomeni drug filter, kasnejšo spremembo podatkov ali napačno primerjavo reza.

Pri izvozu naj bo enota samostojen stolpec.

26.4. Promet po kategorijah POS Lite

Namen je analiza prodajne strukture.

Vrste vsebujejo kategorijo, promet, osnovo, DDV, količino in število računov.

Filter je skupni datum od–do.

Promet po kategorijah primerjajte s skupnim prometom.

Osnova plus DDV po pravilnih stopnjah mora razumno pojasniti bruto promet.

Količina ni nujno število računov.

Ena izdaja računa lahko vsebuje več kategorij.

Kategorijski seštevek lahko zahteva posebno obravnavo popustov ali sestavljenih artiklov.

Izvoz uporabite za analizo marže, ne kot dokaz fizične gotovine.

26.5. Promet po mizah POS Standard

Namen je pregled prometa in obiska po mizi.

Vrste vsebujejo številko mize, ime mize, prostor, enoto, promet in račune.

Filter je skupni datum od–do.

Promet po mizah primerjajte s prometom po prostorih.

Miza brez prometa se praviloma ne pojavi med prometnimi vrstami.

Promet po mizah ni seznam trenutno zasedenih miz.

Odprta miza se preverja v zapiralnih blokadah.

Izvoz pomaga pri razporeditvi osebja in analizi zasedenosti.

26.6. Promet po prostorih POS Lite

Namen je primerjava terase, dvorane, bara ali drugega prostora.

Vrste vsebujejo prostor, enoto, promet in število računov.

Filter je skupni datum od–do.

Seštevek prostorov primerjajte s seštevkom miz.

Mize brez dodeljenega prostora lahko pojasnijo razliko.

Promet po prostoru ni dokaz, kdo je izdal račun.

Izvoz uporabite za organizacijo prostora in sezonsko analizo.

26.7. Promet po artiklih POS Lite

Namen je pregled prodaje posameznih artiklov.

Vrste vsebujejo artikel, enoto, promet, količino in število računov.

Filter je skupni datum od–do.

Seštevek artiklov primerjajte s skupnim prometom ob upoštevanju pravil postavk.

Količino primerjajte z normativno porabo, ne z gotovino.

Nenavadno visoka količina lahko pomeni promocijo, napako vnosa ali spremembo cenika.

Izvoz je uporaben za nabavo in proizvodno planiranje.

26.8. Promet in napitnine po zaposlenem POS Lite

Namen je pregled pripisa prometa in napitnin natakarju.

Vrste vsebujejo natakarja, enoto, promet, napitnino in število računov.

Filter je skupni datum od–do.

Promet zaposlenega primerjajte z njegovimi izmenami.

Ne pričakujte nujno popolnega ujemanja, če je prišlo do predaj.

Napitnina ni samodejno last osebe brez pravilnika podjetja.

Napitnino primerjajte z razčlenitvijo napitnin v X oziroma Z.

Izvoz uporabite kot vhod v interno delitev, ne kot samostojni obračun plače.

26.9. Promet po načinu plačila POS Lite

Namen je uskladitev prodaje s kanali plačila.

Vrste vsebujejo način in znesek ter število računov.

Filter je skupni datum od–do.

Gotovino primerjajte s pričakovano gotovino, ne neposredno z bruto prometom.

Kartice primerjajte s poročilom terminala za isti rez.

Bone primerjajte z evidenco bonov.

Negotovinska plačila primerjajte s terjatvami in odprtimi A-računi.

Deljena plačila zahtevajo preverjanje razčlenjenih zneskov na računu.

Izvoz naj vsebuje način plačila kot ločen stolpec.

26.10. Težave pri kartičnih plačilih POS Lite

Namen je ločeno spremljanje neuspešnih in nejasnih kartičnih procesov.

Filter je skupni datum od–do.

Poročilo prikaže ponudnika, namen, status, znesek, napako in čas.

unknown pomeni »Nejasno (preveri)«.

Nejasnega zapisa ne označite kot neuspešnega brez dokazila.

Neuspešni zapis preverite glede na stanje računa in terminala.

Za uskladitev uporabite znesek, čas, ponudnika in referenco.

Izvoz uporabite za seznam odprtih raziskav.

Zaprite preiskavo z zapisanim izidom po internem postopku.

26.11. Težave pri davčnem potrjevanju FURS POS Lite

Namen je pregled neuspešnih in nejasnih davčnih potrditev.

Filter je skupni datum od–do.

Poročilo pokaže račun, enoto, izid, napako in čas.

Primer neuspeha je napaka podpisa.

failed, **sending** in **unknown** so zapiralno pomembna stanja.

FURS napaka ni enaka kartični napaki.

Račun primerjajte po številki računa.

Pred Z razrešite navedene račune.

Izvoz uporabite za evidenco ponovnih poskusov in eskalacij.

26.12. Zaključki blagajn POS Lite

Namen je nadzor Z zaključkov in uskladitev gotovine.

Filter je skupni datum od–do.

Poročilo prikaže enoto, blagajno in poslovni datum.

Poročilo prikaže status zaključka.

Poročilo prikaže številko Z, kadar obstaja.

Poročilo prikaže promet in grand total, kadar obstajata.

Poročilo prikaže status gotovine in razlog odstopanja.

Poročilo prikaže blokade.

Zaklenjene zapise primerjajte z arhivom Z.

Odklenjene zapise obravnavajte kot odprto korektivno nalogo.

Izvoz je primeren za dnevni nadzor vodij.

26.13. Dostave in zamude POS Extended

Namen je nadzor poteka dostav.

Filter je skupni datum od–do.

Poročilo prikaže skupno število dostav.

Poročilo prikaže aktivne, zamujene, dostavljene in preklicane dostave.

Poročilo prikaže dostave brez roka.

Poročilo prikaže status po korakih procesa.

Statusi vključujejo **prejeto**, **potrjeno**, **v_pripravi** in **pripravljeno**.

Statusi vključujejo **prevzel_kurir**, **dostavljeno** in **preklicano**.

Zamuda je operativni signal, ne neposredno računovodsko stanje.

Izvoz uporabite za pogovor s kurirsko službo in izboljšanje rokov.

26.14. Normativna poraba POS Lite

Namen je pregled porabe vhodnih artiklov po normativih.

Filter je skupni datum od–do.

Poročilo prikaže vrednost in število gibov.

Vrste vsebujejo vhodni artikel, mersko enoto, enoto, količino in vrednost.

Normativna poraba ni fizična inventura.

Normativno količino primerjajte s prodanimi artikli in recepturami.

Razlika do inventure zahteva preverjanje odpisa, prejema ali recepture.

Izvoz uporabite za nabavo in notranjo kontrolo porabe.

26.15. Zaloge in inventurna odstopanja POS Lite

Namen je pregled vrednosti zalog, kritičnih zalog, praznih zalog in odstopanj.

Filter je skupni datum od–do.

Poročilo prikaže vrednost zalog.

Poročilo prikaže število kritičnih in praznih stanj.

Poročilo prikaže inventurna odstopanja in njihovo vrednost.

Poročilo prikaže potrjene odpise pripravljene hrane.

kriticna zahteva nabavno ali operativno odločitev.

prazna pomeni ničelno zalogo po evidenci.

Negativna zaloga zahteva takojšnjo preiskavo prejema, izdaje ali popisa.

Inventurno odstopanje primerjajte s številko inventure in razlogom.

Izvoz uporabite za plan nabave in zapisnik inventure.

26.16. POS naprave POS Lite

Namen je nadzor dosegljivosti in konfiguracije naprav.

Filter je skupni datum od–do.

Poročilo prikaže ime naprave in enoto.

Poročilo prikaže čas zadnje posodobitve.

Poročilo prikaže status naprave.

Poročilo prikaže stanje terminala in tiskalnika.

Tiskalnik je lahko **ni_dosegljiv**.

Tiskalnik je lahko **ni_nastavljen**.

Poročilo prikaže neuspešne in čakajoče tiskalne naloge.

Naprava z napako lahko pojasni zamudo, ne pa samodejno finančne razlike.

Izvoz uporabite za servisni seznam in dokaz eskalacije.

26.17. Čas priprave po kuhinji in točilnici POS Standard

Namen je merjenje dejanske priprave po KDS postaji.

Filter je skupni datum od–do.

Poročilo prikaže skupno število nalogov.

Poročilo prikaže zaključene in aktivne naloge.

Poročilo prikaže povprečni čas v minutah.

Poročilo prikaže najkrajši in najdaljši čas.

Primer razmerja **18/20** pomeni 18 zaključenih od 20 nalogov.

Aktivni nalogi zahtevajo operativno predajo, če se dan zaključuje.

Poročilo ne nadomešča preveritve odprtih naročil.

Izvoz uporabite za razporeditev kapacitet in izboljšanje procesa.

27. POS–ERP: žurnali, preslikave in primerjava POS Lite

27.1. Kaj prenos trenutno omogoča POS Lite

Pot **/temeljnice** vrne temeljnice podjetja za datum od–do.

Za poizvedbo sta obvezna parametra **od** in **do**.

V uporabniškem vmesniku uporabnik izbere datum v obliki **dd.mm.yyyy**. Zaledna tehnična pot lahko datum serializira v tehničnem ISO zapisu; to je notranji API-format in ni oblika, ki jo prikazujemo uporabniku.

Rezultat je brez predpomnjenja.

Vsaka temeljnica vsebuje datum knjiženja.

Vsaka temeljnica vsebuje referenco.

Vsaka temeljnica vsebuje opis.

Vsaka temeljnica vsebuje status.

Vsaka temeljnica vsebuje čas nastanka in čas knjiženja.

Vsaka temeljnica vsebuje ime računovodskega obdobja.

Vsaka vrstica vsebuje konto, naziv, stran, znesek in opis.

27.2. Vrste zagona prenosa POS Lite

Ročni dnevni prenos uporablja datum v poti **/temeljnice/sync/:datum**.

V vmesniku mora biti datum prikazan kot **dd.mm.yyyy**. Če tehnična pot zahteva tehnični ISO zapis, pretvorbo izvede program oziroma skrbniški tehnični postopek; uporabnik ne vpisuje ISO-datuma v uporabniško polje.

Ročni mesečni zbirnik uporablja pot **/temeljnice/sync-mesec/:mesec**.

Mesec se v uporabniškem vmesniku izbere kot mesec in leto. Tehnična pot lahko uporabi **YYYY-MM**; uporabniku se obdobje prikaže opisno, na primer **junij 2026**, posamezni datumi pa vedno kot **dd.mm.yyyy**.

Mesečni zbirnik je namenjen že zaključenemu mesecu.

Dnevni prenos uporabljajte za pregled in pravočasno odpravo napak.

Mesečnega zbirnika ne uporabljajte kot nadomestilo za neurejene dnevne razlike.

Pred ročnim ponovnim zagonom preverite obstoječe reference.

27.3. Statusi žurnala POS Lite

V seznamu je prikazan status temeljnice, kakor je shranjen v ERP.

createdAt pove, kdaj je nastal zapis.

postedAt pove, kdaj je bil knjižen, kadar je knjižen.

Manjkajoč **postedAt** obravnavajte kot signal za preverjanje statusa.

Ne sklepajte iz samega datuma vnosa, da je žurnal knjižen.

Status v ERP ni isto kot status Z poročila.

Status v ERP ni isto kot FURS stanje računa.

Status v ERP ni isto kot status blagajniškega premika.

27.4. Načelo dvostavnosti POS Lite

Vsaka temeljnica mora imeti uravnotežen debet in kredit.

Seznam izračuna in prikaže skupni debet.

Pri pregledu ročno seštejte tudi kredit.

Vsota debeta mora biti enaka vsoti kredita.

Neuravnotežena temeljnica ni primerna za knjiženje.

Zaokrožitve dokumentirajte po računovodskih pravilih podjetja.

Ne dodajajte »izravnalnega« konta brez odobrene razlage.

27.5. Preslikava kontov: plačilni kanali POS Lite

Gotovinska prodaja se praviloma primerja s kontom blagajne.

Kartična prodaja se praviloma primerja s prehodnim kontom kartic.

SumUp se lahko loči od drugih kartic, kadar preslikava to podpira.

Polog na TRR se primerja z bančnim oziroma prehodnim kontom.

Izplačilo dobavitelju se primerja z obveznostmi do dobavitelja in blagajno.

Negotovinska prodaja se lahko nanaša na terjatve.

Bon in bon pica zahtevata ločeno obravnavo, če sta ločena kanala v POS.

Darilni bon ob izdaji ni enak unovčitvi bona.

Napitnina zahteva konto po pravilniku podjetja.

Reprezentanca in lastna poraba zahtevata odobreno računovodsko obravnavo.

To so kontrolne kategorije, ne univerzalne številke kontov.

Konkretne številke kontov nastavite samo po kontnem načrtu podjetja.

27.6. Preslikava DDV POS Lite

Osnova in DDV morata biti ločena po uporabljeni stopnji.

Z posnetek vsebuje DDV po stopnjah kot osnovo in znesek DDV.

ERP žurnal primerjajte z isto razčlenitvijo.

Ne knjižite celotnega bruto prometa neposredno na DDV konto.

Za vsako stopnjo preverite osnovo.

Za vsako stopnjo preverite izračunani DDV.

Za vsako stopnjo preverite ustrezen konto izhodnega DDV.

Artikli s spremenjeno stopnjo zahtevajo pregled obdobja veljavnosti.

Razlika v DDV pogosto izvira iz drugega datuma, storniranega računa ali napačne preslikave.

27.7. Referenca in preprečevanje podvajanja POS Lite

Referenca žurnala je ključ za primerjavo med POS in ERP.

Pred ponovnim prenosom poiščite isto referenco v ERP.

Preverite datum, opis in znesek obstoječega žurnala.

Če referenca obstaja in je znesek pravilen, ne ustvarjajte kopije.

Če referenca obstaja in je znesek napačen, začnite korektivni postopek.

Ne rešujte napačnega žurnala z nenadzorovanim drugim žurnalom istega dne.

V delovni list zapišite, kdo je preveril podvojitev.

27.8. Ponovni poskus prenosa POS Lite

Ponovni poskus je upravičen po odpravi konkretnega vzroka.

Primer vzroka je manjkajoč konto kartic.

Primer vzroka je zaprto računovodsko obdobje.

Primer vzroka je neusklajena DDV preslikava.

Primer vzroka je začasna komunikacijska napaka.

Pred ponovnim poskusom preverite, ali je ERP prejel del zapisa.

Preverite referenco.

Preverite število vrstic.

Preverite skupni debet in kredit.

Preverite status obdobja.

Po uspehu primerjajte izid s POS virom.

27.9. Dnevni primer primerjave POS–ERP POS Lite

Z za blagajno prikazuje promet dneva 1.000,00 EUR.

Z DDV po stopnjah prikazuje ustrezne osnove in DDV.

Plačilna razčlenitev prikazuje 300,00 EUR gotovine.

Plačilna razčlenitev prikazuje 650,00 EUR kartic.

Plačilna razčlenitev prikazuje 50,00 EUR bonov.

ERP žurnal mora imeti bruto prodajni učinek 1.000,00 EUR.

ERP vrstice plačilnih kanalov morajo pojasniti 1.000,00 EUR.

ERP DDV vrstice morajo pojasniti Z DDV.

ERP reference morajo nedvoumno povezati dan in vir.

Če kartice ne ustrezajo terminalu, najprej preverite terminalski rez.

Če gotovina ne ustreza X, preverite premike in štetje.

Če bruto promet ne ustreza, preverite datum poslovnega reza in storna.

27.10. Dnevni kontrolni list prenosa POS Lite

Podjetje: _____.

Enota: _____.

Blagajna: _____.

Poslovni datum: _____.

Z številka: _____.

Referenca ERP: _____.

Promet Z: _____ EUR.

Promet ERP: _____ EUR.

DDV Z: _____ EUR.

DDV ERP: _____ EUR.

Gotovina POS: _____ EUR.

Konto gotovine ERP: _____.

Kartice POS: _____ EUR.

Konto kartic ERP: _____.

Bon POS: _____ EUR.

Konto bonov ERP: _____.

Skupni debet ERP: _____ EUR.

Skupni kredit ERP: _____ EUR.

Status ERP: _____.

Preveril: _____.

Datum preveritve: _____.

28. Priporočila za vodje in računovodstvo POS Lite

28.1. Dnevni ritem vodje POS Lite

Ob začetku dneva preverite, ali so prejšnji relevantni registri zaključeni.

Med dnevom preverite nejasna kartična plačila.

Med dnevom preverite FURS napake.

Pred koncem preverite odprte mize in naročila.

Pred Z preverite pripravljeno hrano.

Pred Z zahtevajte uskladitev za vsako blagajno.

Po Z arhivirajte številko Z in ključne priloge po internem pravilniku.

Po prenosu v ERP primerjajte reference.

28.2. Dnevni ritem računovodstva POS Lite

Najprej pridobite seznam zaklenjenih in odklenjenih zaključkov.

Nato preverite promet in DDV po poslovnem datumu.

Nato preverite plačilne kanale.

Nato preverite dnevne ERP žurnale.

Nato preverite uravnoteženost debeta in kredita.

Nato preverite račune DDV.

Nato preverite kartični prehodni konto proti terminalskim izpiskom.

Nato preverite blagajniški konto proti Z in uskladitvam.

Odstopanja zapišite z virom, zneskom, lastnikom in rokom.

28.3. Meja med trenutnim vedenjem in priporočilom POS Lite

Trenutno vedenje Z preverja navedene blokade in uskladitev gotovine.

Trenutno vedenje omogoča odklep z obveznim razlogom za pooblaščeno vlogo.

Trenutno vedenje prikazuje operativna poročila za navedene filtre.

Trenutno vedenje omogoča dnevni in mesečni ročni zagon prenosa temeljnic.

Priporočeni podpisni list predaje je organizacijski ukrep.

Priporočena dvostranska priča pri večjem dvigu je organizacijski ukrep.

Priporočena dnevna tabela razlik je organizacijski ukrep.

Ne predstavljajte priporočila kot funkcijo, če je v uporabniškem vmesniku ni.

Ne predstavljajte domnevnega čarovnika za zapiranje kot trenutno implementirane funkcije.

29. Operativni postopek POS→ERP za skrbnika in računovodstvo POS Lite

Ta postopek dopolnjuje tehnični opis iz poglavja 29. Uporabniški vmesnik lahko prikaže nastavitve prenosa v POS, pregled temeljnic pa je lahko v zalednem ERP. Če vloga nima zaslona za pregled ali knjiženje, uporabnik ne sme sklepati, da je prenos izveden samo zato, ker je bila nastavitev shranjena.

29.1. Nastavitev pravil in urnika POS Lite

Pooblaščeni skrbnik v nastavitvah preveri:

1. podjetje, enoto in obseg prenosa;
2. ali je vključen dnevni prenos, mesečni zbirnik ali oba;
3. pravilo za zaključene oziroma odprte poslovne dni;
4. računovodske konte za plačila, prihodke, DDV, bone, napitnine, zalogo,

odpis, embalažo in druge vključene kategorije;

5. način obravnave neuspešnega prenosa in obvestil.

Shranjena nastavitev ni dokaz, da je bil žurnal ustvarjen ali knjižen. Po spremembi zapišite čas, izvajalca, enoto in razlog spremembe.

29.2. Dnevni prenos POS Lite

1. Zaključite oziroma preverite poslovni dan **dd.mm.yyyy**.
2. Preverite, da so Z, FURS, kartična plačila in gotovinski premiki razrešeni.
3. Če uporabniški vmesnik ne ponuja ločenega dnevnega ukaza, uporabite **Ročno

sinhronizacijo obsega** z istim datumom v poljih »Od« in »Do«. Obseg je omejen na največ 366 dni.

4. Shranite rezultat, referenco in status vsakega ustvarjenega oziroma

preskočenega vnosa.

5. V ERP odprite nastali žurnal oziroma temeljnico, če je ta vloga uporabniku

na voljo.

6. Preverite datum, referenco, opis, konto, debet, kredit, DDV in obdobje.
7. Če je v rezultatu preskočen vnos ali napaka, ne zaženite ponovitve na slepo; najprej odpravite

navedeni vzrok in preverite, ali je del zapisa že nastal.

Dnevni prenos je namenjen hitremu odkrivanju manjkajočega konta, zaprtega obdobja, napačne DDV-preslikave ali komunikacijske napake. Pri ponovitvi uporabite isto referenco in preverite idempotentni rezultat.

29.3. Mesečni zbirnik POS Lite

Mesečni zbirnik uporabite šele, ko so vsi dnevi in enote v mesecu pregledani. Mesečni postopek:

1. izberite mesec in leto;
2. preverite, da je mesec zaključen za vse vključene enote;
3. preglejte predogled obsega in opozorila;
4. zaženite zbirnik samo enkrat;
5. počakajte na končni status;
6. preverite število dni, enot, vrstic in skupni debet/kredit;
7. po koncu preverite, ali je žurnal ustvarjen ali knjižen.

Mesečni zbirnik ni popravek za neurejene dnevne razlike. Če manjka en dan, ga najprej obravnavajte z dnevnim postopkom. Pri obsegu, daljšem od dovoljenega razpona, uporabite več odobrenih intervalov in ohranite reference.

29.4. Pregled in knjiženje žurnala POS Lite

Za vsak žurnal preverite:

- status, čas nastanka in čas knjiženja;

- referenco POS in poslovni datum **dd.mm.yyyy**;
- konto, naziv konta, debet, kredit in opis;
- DDV osnovo in DDV po stopnji;
- plačilni kanal, napitnino, bone, storna in vračila;
- stroškovno mesto oziroma projekt, kadar ga konto zahteva;
- pripadajočo enoto in računovodsko obdobje.

Žurnal je primeren za knjiženje samo, če je debet enak kreditu, vsi obvezni konte obstajajo in obdobje ni zaprto. Skupinski konto, konto napačnega tipa ali konto z manjkajočo obvezno dimenzijo je napaka, ne razlog za ročno izravnavo.

Če uporabniški vmesnik ne prikaže ločenega pregleda POS-žurnala, preverjanje izvedite v razpoložljivem ERP-seznamu temeljnic ali ga eskalirajte računovodski vlogi. Priročnik ne predpostavlja zaslona, ki ga konkretna namestitev ne prikazuje.

29.5. Preslikava kontov in DDV POS Lite

Pred prvo uporabo in po spremembi kontnega načrta preverite matriko:

Skupina	Kontrola
Gotovina	konto blagajne se ujema z metodo gotovine
Kartice	ločen prehodni konto po ponudniku, kadar je tako nastavljeno
Negotovinsko	konto terjatve oziroma dogovorjena metoda
Darilni bon	izdaja/predplačilo je ločeno od unovčitve
Bon za pico	ločen kanal, kadar ga POS vodi ločeno
Napitnina	ločeno poročanje in konto po politiki podjetja
Prihodki	preslikava po vrsti artikla in DDV-stopnji
DDV	osnova in DDV sta ločena po uporabljeni stopnji
Zaloga/odpis	konto zaloge, strošek odpisa in povratna embalaža po nastavitvi

Konkretnih številk kontov ne prepisujte iz primera drugega podjetja. Če konto zahteva stroškovno mesto ali projekt, ga nastavite pred prenosom in preverite uvoz. Opozorilo o neveljavnem kontu mora ostati vidno do izbire veljavnega nadomestnega konta; zaprtje okna ni potrditev popravka.

29.6. Kontrolirana ponovitev in dokaz rezultata POS Lite

Pri vsakem prenosu ločite **nastavitev**, **ustvarjanje osnutka** in **knjiženje**. Shranjena nastavitev ali prikaz napredka sama po sebi ni knjižba.

Za dnevni oziroma datumski razpon preverite rezultat tako:

1. zapišite enoto, datum oziroma razpon **dd.mm.yyyy**, izvajalca in čas;
2. zapišite referenco vsake ustvarjene temeljnice;

3. preštejte ustvarjene in preskočene dni oziroma temeljnice;
4. pri preskočenem vnosu zapišite prikazano referenco in razlog;
5. v seznamu temeljnic preverite, ali je isti vir že prisoten;
6. ponovite samo neuspešen ali preskočen del, po odpravi vzroka;
7. po ponovitvi preverite, da se je obstoječi zapis osvežil oziroma da je

nastal samo en idempotentni rezultat.

Pri mesečnem zbirniku preverite še, da je mesec v celoti pretekel in da ima enota nastavljeno mesečno frekvenco. Obstoječi osnutki izbranega meseca se lahko nadomestijo, potrjene temeljnice pa se ne smejo brisati. Če samodejno osveževanje ustvari samo osnutke, mora računovodja knjiženje pregledati in izvesti z ločenim pooblaščenim dejanjem.

Če konkretna namestitev ne prikaže rezultata, reference ali seznama preskočenih vnosov, prenosa ne označite kot uspešnega. Shranite razpoložljiv tehnični odziv in zadevo predajte računovodski oziroma skrbniški vlogi.

30. Poročila, realizacija in zaključek gotovine POS Lite

30.1. Izbira pravega poročila POS Lite

Potreba	Uporabite
vmesna kontrola med dnevom	X poročilo
dokončni zaključek poslovnega dne	Z poročilo
seznam posameznih računov	Računi
razčlenitev prometa in plačil	Statistika oziroma Operativna poročila
promet po artiklih, natakarju ali kategoriji	Realizacija oziroma ustrezno operativno poročilo
računovodska sled	Temeljnice oziroma ERP žurnali
fizična gotovina	Blagajniški premiki in uskladitev blagajne

Pred primerjavo shranite filtre: enota, blagajna, uporabnik, od–do, poslovni datum in vključitev storna/vračil. Datum v prikazu je **dd.mm.yyyy**. Če se filter po vrnitvi na stran ponastavi, ga ponovno preverite; ne primerjajte poročil z različnimi filtri.

30.2. Realizacija in plačilne dimenzije POS Lite

Pri realizaciji ločite:

- bruto in neto promet;
- gotovino, kartice, bone in negotovinska plačila;
- darilni bon in bon za pico;
- napitnino;

- storno, vračilo in popust;
- odprta in zaključena naročila;
- enoto, blagajno, natakarja in izmeno.

Če se realizacija razlikuje od Z, najprej preverite poslovni datum, filter, storne, vračila in odprta naročila. Če se kartice razlikujejo, primerjajte ponudnikov zaključek s kartičnim prehodnim kontom. Če se gotovina razlikuje, preverite fizično štetje in blagajniške premike.

30.3. Storno in razveljavitev plačila POS Lite

Storno računa, vračilo postavke in razveljavitev plačila niso isti postopki. Pred izvedbo zabeležite račun, plačilo, znesek, razlog in uporabnika.

1. Poiščite izvorni račun v seznamu računov.
2. Preverite vsa plačila na računu, ne samo skupnega zneska.
3. Izberite odobren popravljalni postopek.
4. Po potrditvi preverite nov status računa, status posameznega plačila in čas

razveljavitve.

5. Preverite kartični povratek pri ponudniku, kadar je plačilo kartično.
6. V poročilu in ERP-ju poiščite izvorno in razveljavitveno sled.

Če je razveljavljeno samo eno od več plačil, račun ni samodejno v celoti storniran. Ne ustvarite novega računa, dokler ne preverite odprtega zneska in stanja vseh plačil.

30.4. Filtri, izvoz in uskladitev poročil POS Lite

Pri vsakem poročilu zapišite uporabljene filtre:

Filter oziroma dimenzija	Kontrola
Enota in blagajna	Ujemata se z enoto oziroma registrom, za katerega usklajujete podatke.
Uporabnik in izmena	Ne zamenjajte osebnega prometa s prometom registra.
Od–do in poslovni datum	Prikaz je **dd.mm.yyyy**; nočni promet preverite glede na pravilo poslovnega dne.
Artikli, kategorije in natakar	Enako merilo uporabite v obeh primerjanih poročilih.
Plačilni kanal	Ločite gotovino, kartice, bone, bon za pico in negotovinska plačila.
Storno, vračila in popusti	Zabeležite, ali so vključeni ali izključeni.
Odprta in zaključena naročila	Odprta naročila ne predstavljajo nujno zaključenega prometa.

Pred izvozom preverite obdobje, enoto in obseg vrstic. Po izvozu primerjajte vsaj število računov, bruto oziroma neto promet, DDV po stopnjah in vsote plačil. Pri realizaciji dodatno primerjajte napitnine, darilne bone, bone za pico, storne in vračila.

Če poročilo nima ločenega filtra ali izvoza v konkretni namestitvi, ga ne nadomeščajte z ročnim seštevanjem nepovezanih zaslonov. Shranite uporabljene filtre in izvoz razpoložljivega poročila, nato razliko predajte računovodstvu z navedbo vira, datuma, zneska in odgovorne osebe.

31. Omejitve trenutno razpoložljivih funkcij POS Lite

V pregledani izvedbi niso potrjeni javna internetna rezervacija, spletni nakup darilnega bona ali Stripe Checkout. Notranja rezervacija mize, izdaja oziroma unovčenje bona na POS-u in plačila prek konfiguriranih fizičnih ponudnikov so ločene funkcije. Uporabniku ne obljubljajte spletnega nakupa ali Stripe plačila; zahtevo zabeležite kot razvojno oziroma integracijsko potrebo.

DEL IX

Nastavitve, naprave, uporabniki in varnost

V tem delu so zbrani preverjeni postopki in reševanje napak za navedeno področje.

9. Nastavitve, naprave, uporabniki in varnost POS Lite

1. Namen in meja tega poglavja POS Lite

To je sklic za skrbnike, ne navodilo za vsakodnevno strežbo. Delovne tokove opisujejo poglavja 01–08: dostop v 01, začetek izmene v 02, naročila v 03, meni v 04, pripravo v 05, plačila v 06, zalogo v 07 in zaključek dneva v 08. To poglavje je osrednje mesto za nastavitve, naprave, uporabnike in varnost.

Spremembo izvaja samo oseba z ustrezno vlogo. Nastavitve vedno spreminjajte v pravilnem podjetju in enoti. Pred shranitvijo preberite obseg spremembe in po shranitvi preverite rezultat. Ne uporabljajte skupnih uporabniških računov.

2. Profili in zmožnosti POS Lite

Profil določa, kaj uporabnik sme videti in narediti. Zmožnost je konkretno dovoljenje znotraj profila. Uporabnik dobi najmanjši nabor zmožnosti, ki ga potrebuje za delo.

Profil	Namen	Običajni dostop
Natakar	strežba gostov	mize, naročila, računi v okviru pravil
Kuhinja/bar	priprava	KDS oziroma točilnica, brez plačil
Blagajnik	zaključevanje prodaje	blagajna, plačila, ponatis v okviru pravic
Skladiščnik	materialni tok	artikli, prejemnice, inventura
Vodja enote	operativni nadzor	poročila, izmene, lokalne nastavitve
Administrator podjetja	skupna ureditev	enote, uporabniki, integracije, nastavitve

Vloge niso naziv delovnega mesta. Ista oseba ima lahko več profilov, če je to odobreno. Administrator ne sme samovoljno dodeliti višjih pravic sebi ali drugi osebi. Za občutljive pravice velja interni postopek odobritve.

3. Uporabniki in dostop POS Lite

3.1. Ustvarjanje uporabnika POS Lite

1. Preverite identiteto osebe in potrebo po dostopu.
2. Izberite podjetje, dovoljene enote in ustrezen profil.
3. Dodelite samo potrebne blagajne, terminale ali delovne poglede.
4. Uporabnika povabite oziroma nastavite začetni dostop po varnem internem postopku.
5. Oseba se prijavi sama in preveri prikaz svoje enote.
6. Zabeležite odobritev, datum in skrbnika spremembe.

Gesla, potrditvenih kod in sejnih povezav ne pošiljajte v skupinski klepet. Ne vpisujte jih v komentarje, posnetke zaslona ali zahteve podpori.

3.2. Sprememba in ukinitev POS Lite

Ob menjavi dela najprej pregledajte aktivne vloge in naprave. Odstranite dostop, ki ga oseba ne potrebuje več. Ob odhodu dostop ukinite takoj, ne ob naslednjem mesečnem pregledu. Ne brišite zgodovinskih zapisov, naročil ali revizijske sledi uporabnika. Če je uporabnik zaklenjen, preverite razlog; ne ustvarjajte dvojnega računa.

3.3. Redni pregled POS Lite

Enkrat mesečno primerjajte aktivne uporabnike s kadrovsko evidenco. Preglejte administratorske, blagajniške in zalogovne pravice posebej. Preverite uporabnike brez aktivnosti in račune nekdanjih sodelavcev. Odstopanje dokumentirajte ter ga odpravi pooblaščeni skrbnik.

4. Enote, blagajne in terminali POS Lite

Enota je poslovni kontekst prodaje. Blagajna je evidenčno prodajno mesto v tej enoti. Terminal je plačilna naprava; ni nadomestek za blagajno.

Pred začetkom dela preverite:

1. pravilno podjetje;
2. pravilno enoto;
3. pravilno blagajno;
4. poslovni datum in odprto izmeno;
5. dodelitev terminala;
6. dosegljivost tiskanja, če je predvideno.

Blagajne ali enote ne menjajte sredi plačilnega postopka. Ne ustvarjajte nadomestne blagajne zato, ker obstoječe ne vidite. Če je enota zastarela ali ni več aktivna, ustavite prodajo na njej in obvestite skrbnika.

5. Tiskalni mostovi in tiskalniki POS Lite

Tiskalni most povezuje POS z lokalnim tiskalnikom. Most naj teče na določeni, vzdrževani napravi z zanesljivo povezavo. Naprava ne sme prehajati v spanje med obratovanjem.

Za vsak tiskalnik določite:

Podatek	Preverjanje
Namen	račun, kuhinja, bar ali poročilo
Enota	ujema se z lokacijo tiskalnika
Most	aktiven in povezan
Omrežje	tiskalnik je dosegljiv

Podatek	Preverjanje
Papir	pravilna rola in čitljiv izpis
Preskus	en kontrolni izpis po spremembi

Ne spreminjajte hkrati naprave, mostu in usmerjanja tiskanja. Najprej zabeležite trenutno stanje, nato spremenite eno plast in preskusite. Če tisk ne uspe, najprej preverite, ali je dokument že izdan; ponatis ni nova izdaja. Podrobni postopki tiskanja so v poglavju 06, izredni primeri pa v 11.

6. FURS in digitalno potrdilo POS Lite

Fiskalna konfiguracija je občutljiva nastavitev. Digitalno potrdilo in njegovo geslo obravnavajte kot zaupna podatka. Potrdila ne pošiljajte podpori, po e-pošti ali v klepetu, razen po odobrenem varnem postopku.

Pred uporabo preverite:

1. podjetje in davčne podatke;
2. pravilno poslovno enoto in oznako blagajne;
3. veljavnost potrdila;
4. pooblaščeno osebo za namestitev oziroma obnovo;
5. preskus samo po internem postopku.

Pred potekom potrdila načrtujte obnovo. Ob napaki ne menjajte potrdila na pamet in ne izdajajte podvojenega računa. Račun, EOR in napake preverjajte po postopku iz poglavja 06.

7. QR, CTI in druge integracije POS Extended

QR meni, CTI/telefon, ERP, terminal in dostava so ločeni integracijski tokovi. Za vsakega določite lastnika, enoto, namen, način preverjanja in stik za eskalacijo.

Integracija	Preverite pred vklopom	Ne počnite
QR meni	meni, cene, razpoložljivost, kanal naročila	ne objavite nepreverjenega menija
CTI	številko, uporabnika, dovoljenja, test klica	ne razkrivajte podatkov klicalca
Terminal	dodelitev, ponudnika, referenco transakcije	ne ponavljajte nejasnega plačila
ERP	podjetje, kontiranje, obdobje, stanje prenosa	ne knjižite istega izvoza dvakrat
Tiskalni most	cilj, omrežje, preskusni izpis	ne preusmerjajte vseh tiskov brez preskusa

Žetone, ključe in poverilnice integracij hrani samo za to določen upravljavec. V navodilih, izvozih in zahtevkih uporabljajte oznake, ne skrivnosti. Po spremembi preverite en

reprezentativen, neobčutljiv primer.

8. Varen vrstni red konfiguracije POS Lite

Konfiguracijo izvajajte izven največje gneče. Če sprememba vpliva na prodajo, obvestite vodjo izmene pred začetkom.

1. Določite namen, obseg, odgovorno osebo in možnost povrnitve.
2. Preverite podjetje, enoto, aktivnost izmene in odprta naročila.
3. Zabeležite trenutno vrednost ali naredite odobren zapis spremembe.
4. Najprej uredite osnovne podatke in pravice.
5. Nato nastavite enoto, blagajno, napravo ali integracijo.
6. Šele nato spremenite usmerjanje tiskanja, QR ali avtomatizacijo.
7. Shranite eno smiselno spremembo.
8. Izvedite omejen preskus in preverite dejanski rezultat.
9. Zapišite datum, izvajalca, učinek in morebitno nadaljnje delo.
10. Šele potem sprostite spremembo za redno uporabo.

Pri cenah, davkih, fiskalizaciji, plačilih in kontiranju naj spremembo pregleda druga pooblaščena oseba, kadar to določa interni pravilnik.

9. Prepovedani bližnjici POS Lite

Ne delite prijave. Ne izklapljajte varnosti zaradi hitre rešitve. Ne uporabljajte produkcijskih skrivnosti v preskusih. Ne brišite dokumentov, da bi prikrili napačno nastavitev. Ne ponavljajte kartične transakcije, kadar rezultat ni potrjen. Ne spreminjajte FURS podatkov med odprtim prodajnim tokom. Ne nameščajte neznanih programov na napravo tiskalnega mostu. Ne pošiljajte baz, celotnih izvozov ali potrdil podpori brez odobritve.

10. Predaja skrbniku ali podpori POS Lite

V zahtevek vključite datum in čas, podjetje/enoto, uporabniško vlogo, napravo, dejanje, vidno sporočilo in številko dokumenta, kadar obstaja. Dodajte, ali je bil rezultat preverjen v arhivu oziroma na terminalu. Ne dodajajte gesel, PIN-ov, zasebnih ključev, celotnih številk kartic ali sejnih žetonov. Pri incidentu najprej zaščitite delo gostov in revizijsko sled, nato zbirajte podatke.

11. Sklici POS Lite

Za dostop glejte 01. Za začetek izmene in delovno okolje glejte 02. Za plačila, FURS in tisk glejte 06. Za QR, telefon in pripravo glejte 05. Za zaloge in dokumente glejte 07. Za konec izmene, poročila in POS→ERP glejte 08. Za simptome in varne ukrepe glejte 11.

12. Varen vrstni red konfiguracije POS Lite

Konfiguracija je nadzorovana sprememba, ne zbir naključnih stikal. Izvajajte jo izven največje obremenitve. Med nedokončanim plačilom ne spreminjajte ničesar. Med odprtim fiskalnim postopkom ne menjajte konteksta. Za vsako spremembo določite lastnika, razlog in čas. Zapišite trenutno vrednost pred spremembo. Zapišite pričakovani rezultat preskusa. Zapišite način varne vrnitve.

1. Preverite podjetje in pravne podatke.
2. Preverite ali ustvarite enoto.
3. Določite poslovni prostor.
4. Določite register oziroma blagajno.
5. Določite naprave in njihove lastnike.
6. Določite uporabnike, profile in omejitve.
7. Povežite tiskalne poti.
8. Povežite terminal in ponudnika.
9. Nastavite FURS ter QR javni prikaz.
10. Vključite CTI, ERP ali BizBox.
11. Izvedite omejen preskus.
12. Spremljajte prvi dejanski servis.

Ne ustvarjajte nove enote zaradi težave s tiskom. Ne ustvarjajte nove blagajne zaradi zaklenjene izmene. Ne menjajte terminala sredi plačila. Ne vključujte integracije pred preverjanjem izvornih podatkov. Spremenite eno logično skupino nastavitev naenkrat. Po shranitvi nastavitev znova odprite in preverite. Ne klikajte shranjevanja večkrat. Ne urejajte iste nastavitve v dveh brskalnikih.

13. Organizacijski objekti POS Lite

Podjetje je pravna meja podatkov. Enota je operativna lokacija prodaje. Poslovni prostor je fiskalno določen kraj. Register je identiteta prodajnega mesta. Naprava je fizični odjemalec ali periferija. Miza je točka strežbe in ni blagajna.

13.1. Podjetje POS Lite

- Preverite uradno ime podjetja.
- Preverite davčno identifikacijo.
- Preverite naslov in odgovorno osebo.
- Preverite časovni pas poslovanja.
- Preverite valuto in davčna pravila.
- Preverite aktivne enote.
- Preverite lastnike integracij.
- Preverite administratorske uporabnike.

- Preverite veljavnost ključnih potrdil.
- Preverite, katero podjetje je izbrano na zaslonu.

Spremembo pravnih podatkov uskladite z računovodstvom. Zgodovinskih podjetij ne brišite zaradi krajšega seznama. Po spremembi pravnih podatkov preverite vzorčni dokument. Neaktivnost nastavite šele po zaključku obveznosti.

13.2. Enota POS Lite

- Uporabite nedvoumno ime enote.
- Vnesite fizično prepoznavno lokacijo.
- Določite aktivno stanje.
- Določite odgovornega vodjo.
- Določite dovoljene uporabnike.
- Določite povezane registre.
- Določite pripravljalne poti.
- Določite povezane terminale.
- Določite skladiščni kontekst.
- Določite kontakt za nujni poseg.

Pred aktivacijo preverite prikaz menija iz 04. Pred aktivacijo preverite usposobljenost osebja. Pred deaktivacijo zaključite izmene. Pred deaktivacijo preverite odprta naročila. Pred deaktivacijo preverite nedokončana plačila. Ne uporabite enote kot nadomestek za posameznega natakarja.

13.3. Poslovni prostor POS Lite

- Potrdite identifikator prostora.
- Potrdite fizični naslov prostora.
- Potrdite povezavo s pravilno enoto.
- Potrdite fiskalni status.
- Potrdite datum začetka uporabe.
- Potrdite odgovorno osebo.
- Potrdite, da ne gre za testni prostor.
- Potrdite skladnost z uradnimi evidencami.
- Potrdite dokumentacijo odobritve.
- Potrdite potrebo za dejansko prodajo.

Ne uporabite identifikatorja zaprte lokacije za novo lokacijo. Ne predpostavljajte, da sprememba naslova velja v vseh povezavah. Če je fiskalna posledica nejasna, ustavite prodajo in eskalirajte.

13.4. Register in blagajna POS Lite

- Izberite pripadajoče podjetje.

- Izberite pripadajočo enoto.
- Izberite pripadajoči poslovni prostor.
- Vnesite jasno ime registra.
- Preverite oznako registra.
- Določite uporabo gotovine.
- Določite dovoljene uporabnike.
- Določite tisk računa.
- Določite terminal.
- Določite način začetka izmene.

Register ima lastno zgodovino in odgovornost. Pri zamenjavi tablice ohranite register, če prodajno mesto ostaja isto. Ne ustvarite novega registra za obvoz napake. Za odprtje in zaključek izmene glejte 02 in 08.

13.5. Mize in območja POS Standard

- Ime območja naj opisuje fizični prostor.
- Številka mize naj bo enolična v enoti.
- Načrt primerjajte s fizičnim prostorom.
- Ne uporabite iste oznake za teraso in notranjost.
- Za prevzem določite ločeno oznako.
- Za dostavo uporabite odobren tok.
- Ne ustvarjajte lažnih miz za začasne račune.
- Ne skrivajte odprtega naročila z zapiranjem mize.
- Spremembe območij izvajajte izven strežbe.
- Po spremembi preverite prenos naročila.

Za naročila in mize glejte 03. Za meni glejte 04. Za pripravljalne oznake glejte 05.

14. Uporabniki, vloge in dostop POS Lite

14.1. Najmanjše pravice POS Lite

Zmožnost	Običajni nosilec	Preverjanje
Mize in naročila	natakar	test naročila
Priprava	kuhinja/bar	test prikaza
Plačilo	blagajnik	test računa
Prejem blaga	skladiščnik	test dokumenta
Lokalni nadzor	vodja izmene	pregled enote
Meni in poročila	manager	pregled vpliva
Uporabniki	administrator	pregled pravic
FURS in integracije	pooblaščen administrator	kontrolni zapis

Pravica za pregled ni pravica za spremembo. Pravica za spremembo ni pravica za brisanje. Pravica za ponatis ni pravica za novo izdajo računa. Pravica za terminal ni pravica za ponovni bremenitveni poskus. Pravica za zalogo ni pravica za fiskalne nastavitve.

14.2. Dodelitev POS Lite

1. Prejmite zahtevo z razlogom in odobritvijo.
2. Preverite identiteto osebe.
3. Preverite delovno mesto in enoto.
4. Izberite najmanjši obstoječi profil.
5. Dodajte le dokumentirane izjeme.
6. Nastavite datum začetka in poteka, kjer je mogoče.
7. Povežite samo dovoljene enote.
8. Odstranite stare nepotrebne vloge.
9. Uporabnika seznanite z osebnim dostopom.
10. Zapišite izvajalca in rezultat.

Ne dodeljujte administratorja zaradi vrste gostov. Ne dodeljujte pravic prek računa odsotnega sodelavca. Ne uporabljajte skupnega računa za izmensko delo. Začasnemu dostopu določite datum ukinitve. Ob odhodu osebe dostop ukinite takoj. Zgodovinskih zapisov uporabnika ne brišite.

14.3. Redni pregledi POS Lite

Tedensko preglejte nove administratorje. Tedensko preglejte potekle začasne pravice. Mesečno primerjajte uporabnike s kadrovsko evidenco. Mesečno preglejte račune brez aktivnosti. Mesečno preglejte dostop nekdanjih sodelavcev. Četrtletno preglejte občutljive zmožnosti. Četrtletno preglejte lastnike integracij. Vsako odstopanje dobi lastnika in rok odprave. Dokaz pregleda hranite po pravilniku.

15. Tiskalniki, ZCS, NB80, NYX in Bluetooth POS Lite

Za vsak izhod določite primarno in odobreno rezervno pot. Račun ne sme samodejno pristati na kuhinjskem tiskalniku. Kuhinjski listek ne sme pristati na tiskalniku računov. Barni izhod usmerite v pravi bar. Pizza izhod usmerite na pizza postajo. Poročilni tisk ne sme ovirati priprave.

Izhod	Primarni cilj	Lastnik
Račun	blagajniški tiskalnik	blagajnik
Kuhinja	kuhinjski tiskalnik ali KDS	kuhinja
Bar	barski tiskalnik ali KDS	bar
Pizza	pizza postaja	vodja kuhinje
Poročilo	pisarniška pot	manager

15.1. Skupna priprava POS Lite

- Napravo postavite na suho stabilno mesto.
- Označite jo s sistemskim imenom in lokacijo.
- Preverite stabilno napajanje.
- Preverite omrežno povezavo.
- Preverite dovolj papirja.
- Preverite čitljivost po menjavi role.
- Onemogočite neželeno spanje gostitelja mostu.
- Zaščitite nastavitve gostitelja.
- Ne nameščajte neodobrenih programov.
- Ne uporabite zasebnega računa zaposlenega za most.

15.2. ZCS POS Lite

ZCS uporabljajte na evidentirani podprti napravi. Mostu dodelite tehničnega lastnika. Pred servisom preverite status povezave. V POS-u preverite pravo enoto. V POS-u preverite pravo vrsto izhoda. Po spremembi naredite en kontrolni izpis. Ne pošiljajte serije preskusov v živo kuhinjo. Ob nedosegljivosti zberite ime naprave, čas in status. Ne spreminjajte vseh tiskalnikov hkrati.

15.3. NB80 in NYX POS Lite

NB80 označite z območjem uporabe. Preverite napajanje in omrežje NB80. Preverite pravilno rolo in zaprt pokrov. Preverite čitljiv in poravnan izpis. Ne menjajte IP-naslova brez zapisa stare vrednosti. NYX evidentirajte z lokacijo in serijsko oznako. NYX povežite s pravilnim mostom. Preskusite iz POS-a, ne le iz operacijskega sistema. Preverite, da izpis ni podvojen drugje. Po menjavi naprave posodobite evidenco sredstev.

15.4. Bluetooth mostovi POS Lite

Bluetooth uporabite le, kadar je to odobrena rešitev. Most postavite blizu določene naprave. Seznanite točno določen tiskalnik. Ne parite iz osebnega telefona zaposlenega. Preverite obnovitev povezave po zagonu. Preverite, da druga naprava ne prevzame povezave. Most fizično zaščitite pred dostopom gostov. Zapišite identifikator mostu po internem pravilu. Pri nestabilnosti uporabite odobreno rezervno pot.

15.5. Preskus tiskanja POS Lite

1. Izberite preskus brez gostove obveznosti.
2. Preverite podjetje in enoto.
3. Sprožite en kontrolni izhod.
4. Preverite ciljno napravo.
5. Preverite čas, vsebino in čitljivost.
6. Preverite, da se izhod ni podvojil.
7. Preverite neprizadetost drugih izhodov.
8. Zapišite rezultat in obvestite lastnika.

16. Terminali in ponudniki POS Lite

POS vodi račun in stanje plačila. Terminal izvaja kartično transakcijo pri ponudniku. Ponudnik vrne rezultat in referenco. En sam zaslon ni dovoljšen dokaz uspeha. Pri neskladju ne ponavljajte bremenitve.

16.1. Pred seznanjanjem POS Lite

- Potrdite ponudnika terminala.
- Potrdite serijsko oznako terminala.
- Potrdite enoto in register.
- Potrdite omrežno dostopnost.
- Potrdite pooblaščenca za povezavo.
- Potrdite, da plačilo ni v teku.
- Potrdite, da druga naprava ni povezana.
- Zapišite staro povezavo za vrnitev.
- Pripravite odobren preskus.
- Obvestite blagajnika o posegu.

16.2. Seznanjanje in menjava POS Lite

1. Odprite nastavitve pravega registra.
2. Izberite podprtega ponudnika.
3. Vnesite le zahtevane podatke.
4. Skrivnosti ne zapišite v zahtevek ali posnetek zaslona.

5. Potrdite povezavo enkrat.
6. Počakajte na jasen status.
7. Izvedite odobren preskus.
8. Preverite referenco in rezultat.
9. Zapišite čas, izvajalca in napravo.
10. Potrdite, da stara naprava ne prejema zahtev.

Pri nejasnem rezultatu zapišite čas, znesek, naročilo in referenco. Preverite POS in nato ponudnika po odobreni poti. Ne ustvarite novega računa za prikritje nejasnega plačila. Za plačilni postopek glejte 06. Za incident glejte 11.

17. FURS, QR, CTI, ERP in BizBox POS Extended

17.1. FURS POS Extended

FURS potrdilo je občutljiv poslovni element. Dostop omejite na pooblaščene skrbnike. Potrdila ne pošiljajte po klepetu ali e-pošti. Zasebnega ključa ne vključujte v posnetke zaslona. Pred uvozom preverite podjetje in veljavnost. Pred zamenjavo zapišite stanje starega potrdila. Po uvozu preverite status brez razkrivanja skrivnosti. Spremljajte rok veljavnosti. Ob sumu kompromitacije takoj eskalirajte. Fiskalne napake rešujte po postopku iz 11.

17.2. QR in CTI POS Extended

QR koda mora voditi na pravilno javno vsebino. Pred objavo preverite enoto, jezik in meni. Preverite cene, alergene in razpoložljivost. Preverite delovanje z običajnim telefonom gosta. Ne objavite povezave do administracije. Ne tiskajte nove kode pred potrditvijo vsebine.

Zaključena zgodovina QR naprav se hrani največ 30 dni. Če jo potrebujete za reševanje reklamacije ali podpornega primera, pravočasno shranite dovoljeni izvoz oziroma nujne identifikatorje. Ne pričakujte, da bo po poteku tega roka zgodovina naprave še na voljo. Za QR in telefonska naročila glejte 05. CTI povežite le z odobrenimi številkami in ponudnikom. Ne zapisujte podatkov kartice v opombo klica. Preverite, v katero enoto nastane telefonsko naročilo. Preverite ročni postopek ob izpadu telefonije.

17.3. ERP in BizBox POS Extended

Določite vir resnice za vsak podatek. Določite smer prenosa za artikle, račune in partnerje. Določite pogostost prenosa. Določite lastnika zavrnjenih zapisov. Ne spreminjajte šifer artiklov brez uskladitve z 04 in 07. Ne brišite neuspelega prenosa brez razloga. Ne predpostavljajte, da integracija pomeni varnostno kopijo. Po spremembi izvedite kontrolni prenos. Preverite, da se dokument ni prenesel dvakrat. Za zaključni prenos in poročila glejte 08.

18. Seje, predpomnilnik, varnost in revizija POS Lite

Seja pripada uporabniku, ne napravi. Ob odhodu napravo zaklenite ali se odjavite. Ne delite aktivne seje. Ne shranjujte gesel na skupnem odjemalcu. Ne puščajte administracije odprte na blagajni. Ob poteku seje se prijavite znova. Pred nadaljevanjem preverite enoto. Za dostop glejte 01.

Predpomnilnik lahko po spremembi kaže star prikaz. Najprej preverite, ali je sprememba shranjena. Nato osvežite po odobrenem postopku. Ne naredite iste spremembe znova zaradi starega prikaza. Preverite stanje na drugem pooblaščenem odjemalcu. Ob različnih stanjih ustavite množično urejanje.

Revizijska sled beleži kdo, kaj, kdaj in v katerem kontekstu. Ne brišite uporabnika zaradi obstoječih zgodovinskih zapisov. Ob stornu zapišite dejanski razlog. Ob administrativni spremembi zapišite poslovni razlog. Ne spreminjajte časa naprave za prilagoditev zapisa. Vpogled v revizijo omejite na pooblaščene osebe.

19. Kopije, zdravje in vrnitev POS Lite

Varnostna kopija ni isto kot izvoz poročila. Določite obseg, pogostost, hrambo in lastnika kopije. Ne hranite edine kopije na isti napravi kot izvor. Določite postopek obnovitvenega preskusa. Določite, kdo sme zahtevati obnovitev. Obnovitve ne izvajajte v produkciji brez odobritve. Po obnovitvi ne podvajajte integracijskih prenosov.

Pred odprtjem preverite enote, registre, terminale in tisk. Preverite papir, napajanje in pripravljalne prikaze. Preverite opozorila integracij in veljavnost potrdil. Med servisom spremljajte tiskalne vrste in terminalske napake. Spremljajte prekinjene seje in neuspele prenose. Po spremembi preverite shranjeno vrednost in revizijsko sled.

Če preskus ne uspe, ustavite nadaljnje posege. Zaščitite naročila, račune in plačila. Obvestite vodjo prizadete enote. Uporabite zapisano predhodno vrednost. Vrnite samo prizadeto logično skupino. Preskusite kritični tok v pravilni enoti. Zapišite razlog, čas in izvajalca vrnitve. Za incident uporabite poglavje 11.

20. Katalog zaslonov, polj in stanj POS Lite

Ta katalog opisuje vidne sklope trenutnih nastavitev. Ime zavihka ni dovoljenje za spremembo. Razpoložljivost zavihka je odvisna od vloge. Pred urejanjem vedno preverite izbrano enoto. Če polja ne vidite, ne iščite obvoda z drugim računom. Za dostop in vloge je avtoritativno poglavje 01.

20.1. Zavihek Mize POS Standard

Zavihek vsebuje upravljanje prostorov in miz. Prostor je npr. Notranjost ali Terasa. Polje »Ime prostora« določa naziv območja. Gumb »Dodaj« ustvari prostor šele po veljavnem vnosu. Prostor preverite v seznamu pred dodeljevanjem miz. Miza mora pripadati razumljivemu prostoru. Ime ali številka mize ne sme zamenjati druge aktivne mize. Sprememba prostora vpliva na prikaz strežbe. Spremembo načrta opravite med mirnim obdobjem. Po spremembi preverite naročilo iz 03.

Stanje brez prostorov pomeni, da območij še ni mogoče izbrati. Stanje praznega imena ne sme ustvariti prostora. Stanje podvojene oznake zahteva pregled pred shranitvijo. Stanje odprte mize zahteva predajo, ne brisanja. Stanje nevidne mize zahteva preverjanje filtra in enote. Stanje napačnega prostora zahteva varen prenos po 03.

20.2. Zavihek Natakarji POS Lite

Zavihek služi operativni dodelitvi natakarjev. Natakar ni isto kot uporabniški račun administratorja. Pred dodelitvijo preverite osebo in njeno enoto. Preverite, ali je oseba dejansko razporejena v izmeno. Ne ustvarjajte podvojene osebe ob zaklenjenem računu. Ne dodeljujte blagajniške pravice zaradi prikaza natakarjev. Po spremembi se uporabnik prijavi sam. Preverite vidnost dovoljenega območja. Preverite, da ni vidna nedovoljena enota. Za življenjski cikel dostopa glejte 01 in 14.

20.3. Zavihek Dostava POS Extended

Zavihek določa operativne nastavitve dostavnega toka. Pred spremembo določite lastnika dostavnega procesa. Preverite razliko med prevzemom in dostavo. Preverite, kam se pošlje naročilo iz dostave. Preverite, kateri tiskalnik oziroma KDS prejme nalogo. Preverite, kdo prejme naročilo ob predaji vozniku. Ne spreminjajte dostavnega toka med aktivnimi naročili. Po spremembi izvedite neprodukcijski scenarij. Za telefonsko naročilo glejte 05. Za račun in plačilo dostave glejte 06.

20.4. Zavihek KDS POS Standard

KDS je pripravljalni prikaz, ne dokaz plačila. Profil KDS določa, katere postaje vidijo naloge. Kuhinjski profil lahko vključuje bar glede na konfiguracijo. Pred spremembo profila preglejte aktivne naloge. Preverite, da naloga ne izgine med postajami. Preverite, da se ne pokaže dvakrat brez poslovnega razloga. Preverite zaporedje in stanje nalog. Preverite, katera postaja označi pripravljeno. Ne uporabite KDS profila kot rešitev za napačen artikel. Za tok priprave glejte 05.

20.5. Zavihek Enote POS Lite

Zavihek Enote je namenjen upravljanju operativnih lokacij. Pred dodajanjem preverite, da enota ne obstaja. Naziv enote naj bo razumljiv osebju. Izbrana enota vpliva na registre in naprave. Administrativna sprememba enote lahko vpliva na dostop. Preverite dodeljene blagajne po ustvarjanju enote. Preverite vidnost menija v novi enoti. Preverite KDS in tiskalne poti. Preverite terminale, kadar se uporabljajo. Ne deaktivirajte enote z odprtim delom.

20.6. Zavihek Knjiženje POS Lite

Zavihek Knjiženje je namenjen administrativni vlogi. Vpliva na povezavo poslovnih dokumentov in poročanja. Pred spremembo preverite obdobje in podjetje. Pred spremembo preverite odprte prenose. Ne spreminjajte kontiranja po občutku med servisom. Za zaključne dokumente glejte 08. Za zalogovne dokumente glejte 07. Za praktični postopek računovodje glejte **DEL X: Hitri postopki po vlogah**, poglavje **20 Računovodja**. Spremembo dokumentirajte z razlogom in odobritvijo. Po spremembi izvedite omejen kontrolni prenos.

20.7. Zavihek Nastavitve POS Lite

Zavihek združuje splošne in napravam povezane nastavitve. Vidnost posameznih kartic določa vloga in stanje sistema. Nastavitve se ne obravnavajo kot en sam paket. Vsako kartico preverite glede podjetja, enote in naprave. Polje, ki sprejme vrednost, še ne pomeni poslovne pravilnosti. Sporočilo o uspehu ni nadomestilo za operativni preskus. Napaka pri shranitvi pomeni, da ne domnevate nove vrednosti. Po napaki znova odprite kartico in preverite dejansko stanje. Za varno zaporedje glejte 12. Za vrnitev glejte 19.

20.8. Zavihek Varnostne kopije POS Lite

Zavihek je viden samo superadministratorju. To ni dovoljenje za nedokumentirano obnovitev. Pred izdelavo ali pregledom določite obseg podatkov. Pred obnovitvijo določite posledico za novejše zapise. Preverite, kdo odobri obnovitev. Preverite, kje se hrani dokaz uspeha. Preverite, ali se izvoz obravnava kot občutljiv podatek. Ne prenašajte kopij na osebne naprave. Ne pošiljajte kopije podpori brez odobritve. Za načela kopij glejte 19.

20.9. Moj profil POS Lite

Moj profil služi uporabniku, ne skupini. Uporabnik preveri svoje ime in dovoljeni kontekst. Uporabnik ne spreminja podatkov druge osebe. Če je dostop napačen, se prijavi vodji ali administratorju. Če geslo ni ustrezno, uporabi varen postopek iz 01. Začasno geslo ne sodi v klepet ali zapisek ob napravi. Kopiranje gesla v odložišče obravnavajte kot občutljivo dejanje. Po uporabi občutljiv podatek odstranite iz odložišča, kjer je mogoče. Ne posredujte zaslona profila z osebnimi podatki.

20.10. Glasovni ukazi POS Lite

Glasovni ukazi so pomoč pri vnosu, ne samostojna potrditev. Pred uporabo preverite, kdo sliši delovni prostor. Ne izgovarjajte občutljivih podatkov. Preverite prepoznani ukaz pred izvršitvijo. Sinonim je pomoč pri prepoznavi, ne nova postavka menija. Spremembo sinonima preskusite na neprodukcijskem primeru. Ne spreminjajte sinonimov sredi hrupnega servisa. Če prepoznava ni zanesljiva, uporabite običajni vnos. Za naročila glejte 03.

21. Polja naprav in njihovi pomeni POS Lite

21.1. Identiteta naprave POS Lite

Ime naprave omogoča prepoznavo v seznamu. Ime naj pove tip in fizično lokacijo. Serijska oznaka razlikuje podobne naprave. Enota določa poslovni kontekst naprave. Register določa prodajno mesto terminala. Most določa lokalno pot do tiskalnika. Tip naprave določa dovoljen način povezave. Aktivno stanje določa, ali se naprava uporablja. Lastnik naprave določa prvi operativni kontakt. Datum menjave omogoča sled spremembe.

Ne uporabljajte imena »nov tiskalnik«. Ne uporabljajte istega imena za dve napravi. Ne spreminjajte identitete zato, da prikrijete napako. Po fizični menjavi posodobite evidenco in preskus.

21.2. Širina tiskalnika POS Lite

Nastavitev širine vpliva na izbrano pot tiskanja. Podprte širine so odvisne od konkretne naprave in mostu. V trenutni implementaciji se 32 mm in 58 mm lahko obravnavata kot ZCS pot. Širina 80 mm lahko izbere NB80 pot, kadar je most dosegljiv. Širina 30 mm je lahko NB80 58-mm konfiguracija. Če sta potrebna mostova nedosegljiva, sistem zahteva ponovni poskus. Za mostno napravo se ne preklopi tiho na Bluetooth seznam. Čisti BLE tiskalnik brez mosta lahko ponudi izbiro naprave. Pred spremembo širine zapišite prejšnjo vrednost. Po spremembi preverite dejanski izpis, ne le obvestilo.

21.3. Kodna stran in znaki POS Lite

Kodna stran določa, kako tiskalnik prejme znake. Možnosti lahko vključujejo OEM 852. Možnosti lahko vključujejo WPC1250. Možnosti lahko vključujejo transliteracijo brez šumnikov. Možnosti lahko vključujejo slikovni izpis. Možnosti lahko vključujejo Windows-1250. Izbor naredite zaradi preverjenega rezultata na ciljni napravi. Ne spreminjajte kodne strani zaradi enega nepreverjenega simptoma. Preskus vključuje šumnike, številke in običajne postavke. Če je izpis nečitljiv, ohranite dokaz in eskalirajte po 11.

21.4. Ime tiskalnika agenta POS Lite

Ime tiskalnika agenta mora ustrezati lokalno nameščenemu cilju. Pred vnosom ga prepišite iz preverjene lokalne konfiguracije. Preverite velike in male črke, presledke in podobna imena. Ne vnesite imena tiskalnika iz druge enote. Ne uporabite privzetega sistemskega tiskalnika brez preskusa. Po shranitvi preverite, da agent vidi isti cilj. Po preskusu preverite, da se naloga ne tiska drugje. Če ime ni dosegljivo, ne ustvarite nadomestne blagajne.

22. Diagnostične matrike naprav POS Lite

Simptom	Najprej preverite	Ne naredite	Naslednji korak
ZCS ne tiska	most in širino	BLE obvoda	ponovni poskus mostu
NB80 ne tiska	NB80 most in 80/30 mm	menjave vseh nastavitev	zabeležite status
NYX ne tiska	cilj in agent	sistemskega ponatisovanja	preskus POS poti
BLE ni viden	parjenje in bližino	osebnega telefona	odobrena ponovna povezava
Čudni znaki	kodno stran	ročnega spreminjanja računa	preskus znakov
Dvojni izpis	poti in most	novega naročila	ustavite konfiguracijo
Počasna vrsta	napajanje in povezavo	serije ponovitev	eskalacija 11

22.1. ZCS diagnostika POS Lite

Ali je ZCS most dosegljiv? Če da, preverite širino in ciljni izpis. Če ne, uporabite ponovni poskus mostu. Ali je naprava konfigurirana kot mostna? Če da, ne izbirajte BLE spustnega seznama kot obvoda. Ali je širina 32 ali 58 mm? Če da, preverite ZCS pot. Ali je tisk uspel po ponovnem poskusu? Če da, dokumentirajte kratko nedosegljivost. Če ne, zberite status, čas in napravo za 11.

22.2. NB80 diagnostika POS Lite

Ali je NB80 most dosegljiv? Če da, preverite pot NB80. Ali je nastavljena širina 80 mm ali ustrezna 30-mm konfiguracija? Če da, opravite en kontrolni izpis. Če ne, ne sklepajte samo po fizični širini papirja. Ali je papir pravilno vstavljen in pokrov zaprt? Če ne, popravite fizično stanje in ponovno preverite. Ali se naloga kopiči? Če da, ne pošiljajte novih preskusnih serij. Zberite stanje mostu in eskalirajte.

22.3. NYX diagnostika POS Lite

Preverite, ali je NYX evidentiran na pravi lokaciji. Preverite napajanje in lokalno povezavo. Preverite izbrano ime tiskalnika agenta. Preverite, ali POS pošilja na pravi izhod. Preverite dejanski POS preskus. Ne zadostuje samo uspešen preskus operacijskega sistema. Preverite, ali izpis ni usmerjen na drugo napravo. Preverite kodno stran, kadar so znaki napačni. Zapišite čas, napravo in primer izpisa.

22.4. Bluetooth diagnostika POS Lite

Preverite, ali je tiskalnik napolnjen in v bližini. Preverite, ali je seznanjen s pravim mostom. Preverite, ali ga ne uporablja druga naprava. Preverite dovoljenja Bluetooth na gostitelju. Ne razdružujte vseh naprav hkrati. Ne seznanjajte z osebnim telefonom. Po ponovnem parjenju izvedite en preskus. Če povezava ostaja nestabilna, preklop odobri vodja in incident gre v 11.

23. Odvisnosti nastavitev in načrti sprememb POS Lite

Tabela ne nadomešča postopka v poglavju 09. Uporablja se pred odobritvijo spremembe. »Predpogoj« pomeni, kaj mora biti preverjeno. »Rezultat« pomeni, kaj mora biti vidno po preskusu. »Vrnitev« pomeni najmanjši varen obseg povrnitve.

Družina	Predpogoj	Rezultat	Vrnitev
Podjetje	odobritev odgovorne osebe	pravni podatki preverjeni	prejšnja odobrena vrednost
Enota	določena lokacija in vodja	vidni pravilni registri	deaktivacija nove enote
Poslovni prostor	fiskalni pregled	pravilen fiskalni kontekst	vrnitev pred objavo
Register	enota in prostor	pravilen prodajni kontekst	prejšnja dodelitev
Mize	potrjen fizični načrt	pravilna strežba	prejšnji načrt
Meni	poslovna odobritev	pravilen artikel in cena	prejšnja različica

Družina	Predpogoj	Rezultat	Vrnitev
KDS	določene postaje	naloga prispe enkrat	prejšnja pot
Tisk	most in cilj dosegljiva	čitljiv en izpis	prejšnji cilj
Terminal	brez plačila v teku	potrjen preskus ponudnika	stara dodelitev
FURS	pooblaščenec in veljavnost	zdrav fiskalni status	odobrena prejšnja konfiguracija
QR	potrjena javna vsebina	pravilen javni prikaz	prejšnja objava
CTI	pravilen ponudnik in enota	pravilen prihod klica	prejšnja vezava
ERP	dogovorjena preslikava	en kontrolni prenos	zaustavitev novega toka
BizBox	potrjen dokumentni obseg	status oddaje preverjen	ne podvajajte pošiljanja
Uporabniki	odobritev in identiteta	najmanjše pravice	odstranitev nove pravice
Kopije	lastnik in obseg	dokaz pregleda kopije	brez samovoljne obnove

23.1. Podjetje in več enot POS Lite

Primer: podjetje upravlja kavarno in restavracijo. Obe enoti lahko uporabljata isti poslovni okvir. Vsaka enota mora imeti jasno operativno ime. Vsaka enota mora imeti svojega odgovornega vodjo. Register kavarne ne sme po pomoti prodajati v kontekstu restavracije. Natakar kavarne ne potrebuje dostopa do menija restavracije, če tam ne dela. Tiskalnik kuhinje restavracije ne sme prejemati nalog kavarne brez izrecne odločitve. Terminal se dodeli registru, ne neformalno »lokaciji«. Poročilo vedno preverite po podjetju, enoti in obdobju. Spremembo skupne nastavitve obravnavajte kot spremembo vseh enot.

Primer: vodja začasno dela v drugi enoti. Najprej odobrite časovno omejen dostop. Nato dodelite samo zahtevano enoto. Nato preverite, da ostale občutljive pravice ostanejo omejene. Po zaključku začasne naloge dostop odstranite. Zapis odobritve ohranite za revizijo.

24. Terminali in ponudniki: meje incidenta POS Lite

Ponudnik je odgovoren za obdelavo terminalske transakcije. POS je odgovoren za pravilno evidentiranje poslovnega toka. Blagajnik je odgovoren, da ne ponavlja nejasnega poskusa. Vodja je odgovoren za operativno odločitev in eskalacijo. Administrator je odgovoren za konfiguracijo, ne za ugibanje statusa plačila. Računovodstvo preverja posledice v poročilih po 08.

Primer	Prvi lastnik	Dokaz	Meja posega
Terminal ne reagira	blagajnik	čas in register	ne ponovi plačila
Napačen register terminala	administrator	dodelitev naprave	brez plačil v teku
Zavrnjena kartica	blagajnik	sporočilo terminala	brez razlage vzroka gostu

Primer	Prvi lastnik	Dokaz	Meja posega
Uspeh le na terminalu	vodja/ponudnik	referenca	brez nove bremenitve
Uspeh le v POS	vodja/ponudnik	naročilo in čas	brez nove izdaje
Izpad ponudnika	vodja	obseg enot	postopek iz 11

25. Življenjski cikel FURS, QR, CTI in integracij POS Extended

25.1. FURS potrdilo POS Extended

Načrtujte pregled veljavnosti pred potekom. Odgovorno osebo določite pred nastankom nuje. Novo potrdilo pridobite po uradnem postopku podjetja. Pred uvozom preverite pravo podjetje. Pred uvozom zagotovite, da občutljiva datoteka ni v skupni mapi. Po uvozu preverite status brez izpisa skrivnosti. Med prehodom ne spreminjajte drugih fiskalnih nastavitev. Po preverjanju dokumentirajte datum, izvajalca in stanje. Starega materiala ne razkrivajte ali pošiljajte po klepetu. Ob napaki uporabite incidentni postopek 11.

25.2. QR objava POS Extended

Lastnik menija potrdi vsebino pred objavo. Administrator preveri javni naslov in enoto. Operativni lastnik preveri izkušnjo na telefonu gosta. Preverite, da QR ne vodi v administrativni zaslon. Preverite, da prikaz ne vsebuje testnih artiklov. Preverite, da se sprememba iz 04 pravilno odrazi. PDF ali tisk QR kod ustvarite šele po potrditvi. Rotacijo QR kod dokumentirajte z razlogom in obsegom. Ne rotirajte kod med aktivnim dogodkom brez nuje.

25.3. CTI po enoti POS Extended

CTI žeton oziroma povezava je vezan na odobrenega ponudnika in enoto. Ne kopirajte žetona med enotami za hitro rešitev. Pred vklopom potrdite, katera številka pripada enoti. Preverite, kdo vidi pojavno okno dohodnega klica. Preverite, kam se ustvari naročilo. Preverite ročni postopek ob nedosegljivosti CTI. Žetona ne vpisujte v zahtevek, dokument ali posnetek zaslona. Ob menjavi ponudnika prekličite staro povezavo po odobritvi.

25.4. ERP in BizBox zdravje POS Extended

Za vsak prenos določite poslovni vir resnice. Za vsak prenos določite tehničnega lastnika. Za vsak prenos določite obdobje pregleda. Preverite vrsto dokumentov pred množičnim vklopom. Preverite preslikavo enote in oznak. Preverite, ali je kontrolni dokument prispel enkrat. Zavrnjeni zapis ohranite do razjasnitve. Ne ponovno pošiljajte celotnega obdobja zaradi ene napake. Po odpravi preverite obseg in preprečite podvojitev. Za poročila uporabite 08.

26. Periodične odgovornosti POS Lite

26.1. Mesečni administrativni pregled POS Lite

- Preglejte aktivne administratorje.
- Preglejte začasne dostope.
- Preglejte uporabnike brez aktivnosti.
- Preglejte naprave brez lastnika.
- Preglejte naprave z nejasnim imenom.
- Preglejte poteke FURS potrdil.
- Preglejte neuspele integracijske prenose.
- Preglejte ponavljajoče se tiskalne incidente.
- Preglejte dokumentirane vrnitve sprememb.
- Določite lastnika vsake odprte točke.

26.2. Letni pregled POS Lite

- Potrdite lastništvo vseh enot.
- Potrdite lastništvo vseh registrov.
- Potrdite seznam tiskalnikov in mostov.
- Potrdite seznam terminalov in ponudnikov.
- Potrdite CTI in QR javne povezave.
- Potrdite integracijske odgovornosti.
- Potrdite načrt kopij in obnovitveni preskus.
- Potrdite administrativno usposobljenost.
- Potrdite kontaktno pot za incidente.
- Zapišite odobritev in načrt izboljšav.

27. Komisijski paket in pravilo dokazov POS Lite

To poglavje dopolnjuje uvajanje iz 12, naprave iz 15, terminale iz 16 in integracije iz 17. Uporablja se pred prvim rednim servisom, ob odprtju nove enote in po pomembni zamenjavi poti. Komisija ne potrjuje nastavitve po spominu. Komisija potrjuje opazovan rezultat, zapis vira in osebo, ki je preverila rezultat.

27.1. Naslovnica paketa POS Lite

Polje	Vpiše se	Dokaz
Oznaka uvajanja	interna enolična oznaka	zahtevek spremembe
Podjetje	uradni naziv, ne okrajšava	odobren poslovni podatek
Enota	operativno ime in lokacija	seznam enot
Datum in čas okna	začetek in konec	koledar posega
Obseg	novi objekt, menjava ali ponovni prevzem	odobrena zahteva
Operativni lastnik	vodja enote	potrditev lastnika
Tehnični lastnik	skrbnik naprave ali integracije	kontaktni seznam
Odobritelj	oseba z ustrezno odgovornostjo	odobritev pred posegom
Izvajalec	oseba, ki je dejanje izvedla	podpis oziroma interni zapis
Priča preskusa	oseba, ki je videla rezultat	podpis oziroma interni zapis
Načrt vrnitve	najmanjši povratni korak	zapis pred spremembo
Odločitev	sprejeto, pogojno sprejeto ali zavrnjeno	zaključek komisije

Dokaz naj vsebuje časovni žig, vendar ne vsebuje skrivnosti. Posnetek zaslona prikrije osebne in poverilniške podatke. Fotografija tiskalnika ni dokaz pravilnega usmerjanja brez oznake preskusnega primera. Uspešen lokalni test ni dokaz uspeha iz POS-a. Uspešen prikaz v POS-u ni dokaz, da je naprava izpis dejansko prejela.

27.2. Minimalni dokazni komplet POS Lite

1. Shranite odobreno zahtevo in obseg.
2. Shranite zapis stare vrednosti pred posegom.
3. Shranite identiteto podjetja, enote in registra preskusa.
4. Shranite oznako uporabljene naprave brez občutljivih podatkov.
5. Shranite čas začetka in konca preskusa.
6. Shranite rezultat posameznega preskusnega koraka.
7. Shranite izid negativnega preskusa, kjer je zahtevan.
8. Shranite odločitev o sprejemu ali vrnitvi.
9. Shranite izvajalca, pregledovalca in lastnika odprte točke.
10. Shranite rok za odpravo pogojno sprejetega odstopanja.

Ne uporabite produkcijskega plačila samo za pridobitev dokaza. Ne ustvarite računa, če interni postopek za preskus tega ne dovoljuje. Kadar je za dokaz potreben poslovni dokument, upoštevajte postopke iz 06 in 08. Kadar rezultat ni jasen, paket označite kot neizpolnjen.

28. Delovni list odvisnosti podjetja, enote, prostora in registra POS Lite

Izpolnite en list za vsak register, ki se daje v redno uporabo. Polja v tem listu so kontrolna vprašanja; niso navodilo za izmišljanje novih oznak. V stolpec »vir« zapišite, od kod je bila vrednost preverjena. V stolpec »izid« zapišite DA, NE ali NI V OBSEGU.

28.1. Podjetje: polje za poljem POS Lite

Polje oziroma odvisnost	Preverjanje	Vir	Izid	Pregledal
Izbrano podjetje	ime se ujema z odobreno zahtevo	vidni kontekst		
Uradni naziv	ni zamenjan z imenom lokala	poslovni podatki		
Davčna identifikacija	ujema se z odobrenim zapisom	računovodstvo		
Naslov podjetja	ni naslov poslovnega prostora po pomoti	poslovni podatki		
Časovni pas	poslovni datum je smiseln za lokacijo	kontrolni prikaz		
Davčna pravila	potrdi računovodstvo	odobritev		
FURS odgovorna oseba	dosegljiv kontakt je določen	kontaktni seznam		
FURS potrdilo	veljavnost je preverjena brez razkritja	status potrdila		
Lastnik ERP prenosa	določena je odgovorna oseba	integracijski seznam		
Lastnik BizBox toka	določena je odgovorna oseba	integracijski seznam		
Administratorji	seznam je pregledan po najmanjših pravicah	pregled dostopa		
Aktivne enote	nova enota ni zamenjana s podobno imenovano	seznam enot		

Če davčna identifikacija ni potrjena, ne začnite fiskalnega preskusa. Če je potrdilo tik pred potekom, naj komisija ne označi uvajanja kot dokončnega brez načrta rotacije. Če ni določen lastnik toka, integracije ne sprejmite v produkcijsko uporabo.

28.2. Enota: polje za poljem POS Lite

Polje oziroma odvisnost	Preverjanje	Vir	Izid	Pregledal
Ime enote	osebje jo prepozna brez dodatne razlage	seznam enot		
Opis enote	opis ne zamenja druge lokacije	zapis enote		
Aktivnost enote	aktivna je samo pred načrtovanim začetkom	zapis enote		
Fizična lokacija	ujema se z dejanskim mestom dela	ogled lokacije		
Vodja enote	ve, kdo odloča ob incidentu	kontaktni seznam		
Registri enote	vidni so samo predvideni registri	seznam registrov		
Mize in območja	prikaz ustreza fizičnemu prostoru	ogled in 03		
Meni	dovoljen nabor je pravilen za enoto	preskus iz 04		
KDS oziroma priprava	naloga doseže pravo postajo	preskus iz 05		
Tiskalne poti	cilji so določeni za to enoto	evidenca naprav		
Terminali	dodelitve niso prevzete iz druge enote	evidenca terminalov		
QR javna vsebina	javni naslov pripada tej enoti	preskus telefona		
CTI številka	klic prispe v pravo enoto	test klica		

Sprememba imena enote ne popravi napačne dodelitve registra. Sprememba enote ne sme postati nadomestek za omejevanje posameznega uporabnika. Če se lokacija in zapis enote ne ujemata, zadržite sprejem.

28.3. Poslovni prostor: polje za poljem POS Lite

Polje oziroma odvisnost	Preverjanje	Vir	Izid	Pregledal
Oznaka prostora	enolična je v fiskalnem kontekstu	odobren zapis		
Povezana enota	ni izbrana sosednja ali arhivska enota	povezava enote		
Naslov prostora	fizično se ujema z odobreno lokacijo	uradni vir		
Tip prostora	ustreza odobrenemu načinu uporabe	odobrena zahteva		
Začetek uporabe	datum je usklajen z odprtjem	načrt odprtja		
Fiskalni način	preskusni, produkcijski ali simulacijski način je razločen	prikaz nastavitve		
FURS status	rezultat registracije je pregledan po postopku	odgovor postopka		
Odgovorna oseba	ve, kdo vodi fiskalno eskalacijo	kontaktni seznam		
Zaprti prostor	ni uporabljen za nove račune	status prostora		
Dokument odobritve	dostopen je brez skrivnosti	evidenca odobritev		

Prostora, ki je zaprt pri FURS, ne uporabljajte za preskus nove prodaje. Zapiranje poslovnega prostora je nepreklicno dejanje pri FURS; komisija ga ne izvaja kot navaden test. Če uradna evidenca in lokalni zapis nista usklajena, predajte primer po 11.

28.4. Register in naprava: polje za poljem POS Lite

Polje oziroma odvisnost	Preverjanje	Vir	Izid	Pregledal
Ime registra	razumljivo razlikuje prodajno mesto	seznam registrov		
Oznaka registra	ujema se s fiskalnim in operativnim zapisom	odobrena zahteva		
Podjetje registra	enako kot naslovnica paketa	prikaz konteksta		
Enota registra	enako kot delovni list enote	prikaz konteksta		
Poslovni prostor	pravilno povezan pred fiskalnim tokom	povezava registra		
Uporaba gotovine	potrjena po operativnem pravilniku	nastavitev registra		
Začetek izmene	postopek pozna blagajnik	vaja iz 02		
Računski izhod	cilj računa je določen	tiskalni list		
Terminal	enolično dodeljen temu registru	terminalski list		
Delovna naprava	ime in fizična oznaka se ujemata	inventar naprave		
Širina tiskalnika	ustreza izbrani mostni poti	nastavitev naprave		
Kodna stran	preverjena s šumniki na cilju	dokaz izpisa		
Aktivnost naprave	aktivna je šele po sprejemu	evidenca naprave		

Register ne sme biti povezan z neznanim poslovnim prostorom. Naprava ni dokaz identitete registra samo zato, ker stoji ob njem. Če je terminal dodeljen drugemu registru, ga ne prepišite med odprtim plačilom.

29. Prevzemni protokoli tiskalnih mostov POS Lite

Za vsak protokol izvedite en nadzorovan preskus iz 15.5. Preskus mora preveriti pravilen cilj, čitljivost, enkratnost in neprizadetost drugega cilja. V zapis ne vključujte celotnih podatkov gosta ali občutljivih številk dokumenta.

29.1. ZCS Z92 most POS Lite

Korak	Kriterij sprejema	Dokaz
Identiteta	evidentirana je naprava ZCS in fizična lokacija	inventarna oznaka
Most	APK je dosegljiv na lokalni poti	status mostu
Pripravljenost	status ne zamenja dosegljivosti s pripravljenostjo tiskalnika	zapis stanja
Enota	preskus se izvaja v pravilni enoti	vidni kontekst
Register	izbran je predvideni register	vidni kontekst
Pot	naprava uporablja ZCS pot, ne BLE obvoda	nastavitev in opazovanje
Širina	preverjena je konfigurirana širina	nastavitev naprave
Besedilo	izpis vsebuje običajne znake in šumnike	kontrolni izpis
QR oziroma ZOI	grafični zaključek je cel in ne prekine besedila	kontrolni izpis
Enkratnost	nastane samo en izpis	opazovanje pri napravi
Cilj	izpis ne prispe na kuhinjo ali bar	pregled drugih ciljev
Vrnitev	zapisana je prejšnja odobrena pot	zapis pred posegom

Pri izvirnem ZCS poteku se lahko besedilo in grafični zaključek obdelata ločeno. Zato ne sklepajte o napaki, dokler ni zaključeno predvideno tiskalno opravilo. Če most ni dosegljiv, ne nastavite iste naprave kot generični Bluetooth tiskalnik brez odobrene spremembe. Če most odgovori, tiskalnik pa ni pripravljen, to zapišite kot neuspešen prevzem, ne kot uspeh mostu.

29.2. NB80 oziroma NYX most POS Lite

Korak	Kriterij sprejema	Dokaz
Identiteta	evidentirani so model, serijska oznaka in lokacija	inventarna oznaka
Napajanje	napajanje in pokrov sta preverjena	ogled naprave
Most	dosegljivost mostu je potrjena	status mostu
Model poti	za NYX/NB80 je izbrana pravilna pot	nastavitev naprave
Širina	potrjena je 80-mm ali odobrena 30-mm konfiguracija	nastavitev in izpis
Ime cilja	lokalno ime tiskalnika je prepisano iz preverjene konfiguracije	zapis cilja
Znaki	šumniki so čitljivi na dejanskem izpisu	kontrolni izpis
Poravnava	širina ne odreže zneskov ali zaključnih vrstic	kontrolni izpis
Usmerjanje	račun prispe na blagajniški cilj	opazovanje
Izolacija	drug tiskalnik ne prejme kopije	pregled drugih ciljev
Ponovni zagon	po odobrenem ponovnem zagonu je pot spet na voljo	zapis preskusa
Vrnitev	znana je prejšnja konfiguracija širine in cilja	zapis pred posegom

Fizična 80-mm rola sama po sebi ne dokazuje pravilne konfiguracije. Pri 30-mm konfiguraciji preverite dejanski rezultat, ne zgolj ime tiskalnika. Ne spreminjajte hkrati imena cilja, širine in kodne strani.

29.3. BtTiskalniMost in starejša oznaka Q10 POS Lite

Korak	Kriterij sprejema	Dokaz
Tip mostu	status označuje BT oziroma starejšo oznako Q10	status mostu
Združljivost	dokumentiran je podprti tiskalnik in njegova širina	inventar
Stolpci	izpis je prilagojen BT poti in ni stisnjen	kontrolni izpis
Širina	58-mm in 80-mm rezultat sta ocenjena po dejanskem papirju	kontrolni izpis
Grafika	QR oziroma slika ne prekrije besedila	kontrolni izpis
Cilj	izpis nastane na označenem BT tiskalniku	opazovanje
Povezava	tiskalnik ni povezan z osebnim telefonom	pregled povezave
Obnovitev	po dovoljeni prekinitvi se povezava obnovi ali je določena rezerva	zapis preskusa
Dvojni poskus	drugi zahtevek med aktivnim tiskanjem ni razlog za dvojni izpis	opazovanje postopka
Vrnitev	določena je odobrena rezervna pot	operativni načrt

Oznaki »bt« in »q10« pomenita BT tiskalni most, ne nujno dve različni napravi. Ne sprejmite poti samo zato, ker most prepozna tiskalnik; preverite tudi rezultat računa. Če je povezava nestabilna, označite prevzem kot pogojen in določite lastnika ter rok.

29.4. Čisti Web Bluetooth, Web Serial in omrežni tisk POS Lite

Družina	Dodatni kriterij	Dokaz
Web Bluetooth	brskalnik podpira Bluetooth in izbrana naprava je podprta	prikaz stanja
Web Bluetooth	shranjena je le odobrena naprava istega delovnega odjemalca	evidenca naprave
Web Bluetooth	po osvežitvi je preverjen dovoljen ponovni priklop	nadzorovan preskus
Web Serial	uporabljen je podprt Chrome ali Edge	zapis okolja
Web Serial	vrata so izbrana na evidentiranem odjemalcu	evidenca naprave
Web Serial	po ponovnem odprtju se preveri samo odobrena vrata	nadzorovan preskus
Omrežni tisk	naslov cilja je odobren in vezan na pravo napravo	evidenca omrežja
Omrežni tisk	izpis uspe iz POS poti, ne le iz omrežnega orodja	kontrolni izpis
Vse tri družine	dokumentirana je varna rezervna pot	načrt vrnitve

Čisti Bluetooth in serijski tisk sta odvisna od dovoljenj brskalnika na konkretnem odjemalcu. Ne štejte izbire v brskalniku za skupno nastavitev celotne enote. Omrežnega naslova ne kopirajte iz druge enote brez preverjene fizične oznake cilja.

30. Dokazi o komisijskem prevzemu terminala POS Lite

Podprte družine nastavitev terminalov so Payten, SumUp in Viva. Komisija ne zapisuje PIN-ov, skrivnosti, polnih številk kartic ali poverilnic ponudnika. Dokaz uspeha sestavljata rezultat na terminalu in ustrezen rezultat v POS-u.

30.1. Skupni list terminala POS Lite

Polje	Vrednost	Vir	Pregledal
Ponudnik		odobrena pogodba	
Model terminala		inventar	
Serijska oznaka		nalepka oziroma ponudnik	
Enota		delovni list 30.2	
Register		delovni list 30.4	
Fizična lokacija		ogled	
Omrežna pot		odobrena evidenca	
Lastnik pri ponudniku		kontaktni seznam	
Operativni lastnik		kontaktni seznam	
Prejšnja dodelitev		zapis pred posegom	
Rezervni postopek		postopek iz 06 oziroma 11	

30.2. Payten: prevzem POS Lite

1. Potrdite, da terminal pripada pravemu ponudniku in podjetju.
2. Potrdite serijsko oznako z inventarjem.
3. Potrdite dodelitev pravi enoti in registru.
4. Potrdite odobren IP-naslov oziroma omrežni podatek, kadar se uporablja.
5. Potrdite odobrena vrata in časovno omejitev, kadar sta nastavljena.
6. Potrdite, da ni plačila v teku.
7. Potrdite, da drug register terminala ne uporablja.
8. Izvedite odobren preskus po postopku ponudnika.
9. Primerjajte čas preskusa na terminalu in v POS-u.
10. Zapišite referenco v dovoljeni, neobčutljivi obliki.
11. Potrdite, da stara dodelitev ne prejema novih zahtev.
12. Podpišite sprejem ali opišite odstopanje.

Ne sklepajte, da dosegljiv IP pomeni uspešno kartično transakcijo. Ne spreminjajte vrat med preskusom, če rezultat še ni pojasnjen. Ob neusklajenem rezultatu ne izvedite druge bremenitve.

30.3. SumUp: prevzem POS Lite

1. Potrdite, da je serijska oznaka terminala pravilna.
2. Potrdite, da je izbrani terminal namenjen temu registru.

3. Potrdite aktivnost SumUp konfiguracije na pravilni napravi.
4. Potrdite, da je omrežna povezava terminala pripravljena.
5. Potrdite, da ni odprtega ali nejasnega poskusa plačila.
6. Izvedite odobren preskusni primer.
7. Preverite jasno dokončan rezultat na terminalu.
8. Preverite ustrezno stanje v POS-u.
9. Primerjajte čas in dovoljeno referenco obeh strani.
10. Preverite, da drug terminal ni prejel zahteve.
11. Zapišite ponudnikov kontakt za razreševanje neskladja.
12. Zapišite staro dodelitev za morebitno vrnitev.

SumUp terminala ne zamenjajte samo zato, ker gostu poteče čakanje. Če se POS in terminal razlikujeta, zaščitite dokaz in eskalirajte po 11. Ne uporabljajte istega preskusnega rezultata kot dokaz za drug register.

30.4. Viva: prevzem POS Lite

1. Potrdite identifikator Viva terminala.
2. Potrdite, ali se uporablja terminalski ali Android tok.
3. Potrdite aktivnost izbranega Viva toka na pravilni napravi.
4. Potrdite demo način samo, kadar je izrecno odobren za preskus.
5. Jasno označite, ali dokaz izvira iz demo ali produkcijskega okolja.
6. Potrdite enoto in register pred preskusom.
7. Izvedite en odobren preskus v pravilnem okolju.
8. Preverite jasen končni status na terminalu oziroma Android toku.
9. Preverite ustrezno stanje v POS-u.
10. Zapišite čas, izvajalca in dovoljeno referenco.
11. Preverite, da demo nastavitev ne ostane neopaženo v produkcijskem prevzemu.
12. Odločite o sprejemu šele po pregledu obeh strani.

Demo rezultat ni dokaz produkcijske pripravljenosti. Produkcijskega okolja ne uporabljajte za neodobreni preizkus. Ob menjavi Viva toka znova opravite celoten list terminala.

31. Negativni preskusi več enot in zmožnosti POS Lite

Negativni preskus dokazuje, da sistem pravilno zavrne nedovoljen dostop. Uporabite namenske račune oziroma odobren nadzorovan čas. Ne izvajajte negativnega preskusa s tujo prijavo ali z deljenjem gesla.

Primer	Nastavitev pred preskusom	Pričakovan rezultat	Dokaz
Natakar enote A odpre enoto B	dovoljena je samo enota A	enota B ni na voljo za delo	zapis uporabniškega pogleda

Primer	Nastavitev pred preskusom	Pričakovan rezultat	Dokaz
Blagajnik A vidi register B	dodeljen je samo register A	register B ni uporaben	zapis uporabniškega pogleda
Kuhinja spremeni plačilo	ima pripravljalno vlogo	plačilni tok ni dovoljen	nadzorovan poskus
Blagajnik ureja uporabnike	nima administratorske zmožnosti	administrativni poseg ni na voljo	nadzorovan poskus
Skladiščnik nalaga FURS potrdilo	nima fiskalne zmožnosti	občutljivo dejanje ni na voljo	nadzorovan poskus
Vodja začasno dela v B	ima časovno omejeno B	vidi B samo v odobrenem obdobju	zapis dodelitve
Potekla začasna pravica	datum poteka je dosežen	dostop je odstranjen	pregled pravic
CTI enote A sproži B	številka je vezana na A	naročilo ne gre v B	test klica
QR enote A pokaže B	javni naslov je A	vsebina in naročilo ostaneta A	preskus telefona
Tisk A prispe na B	poti sta ločeni	B ne prejme izpisa	opazovanje ciljev
Terminal A uporabi B	terminal je dodeljen A	B ne prejme zahteve	terminalski zapis
ERP prenos A knjiži B	preslikava je enotna	kontrola pokaže pravo enoto	primerjava virov

Vsak neuspel negativni preskus je blokada za sprejem, dokler ni odpravljen ali izrecno sprejet kot tveganje. Po negativnem preskusu odstranite ali povrnite začasno uporabljeno testno dodelitev. Ne zamenjujte nevidnega gumba z dokazom pravilno omejenega strežniškega dostopa; zabeležite opazovani obseg.

32. Predlogi evidenc naprav in vzdrževanja POS Lite

32.1. Inventar naprave POS Lite

Polje	Vrednost
Inventarna oznaka	
Tip naprave	
Proizvajalec in model	
Serijska oznaka	
Ime v sistemu	
Podjetje	
Enota	
Register, če obstaja	
Poslovni namen	
Fizična lokacija	
Most oziroma pot povezave	
Širina papirja, če obstaja	
Kodna stran, če obstaja	
Omrežna oznaka brez skrivnosti	
Tehnični lastnik	
Operativni lastnik	
Datum namestitve	
Datum zadnjega uspešnega preskusa	
Datum naslednjega pregleda	
Odobrena rezervna pot	
Status	

Inventarna oznaka na napravi naj se ujema z zapisom. Serijske oznake ne nadomeščajte z vzdevkom osebja. Pri odstranitvi naprave ohranite zgodovino in zapišite datum, razlog ter nadomestilo.

32.2. Zapis vzdrževanja POS Lite

Polje	Vrednost
Datum in čas	
Naprava oziroma integracija	
Podjetje in enota	
Register, če obstaja	
Razlog posega	
Simptom pred posegom	
Stanje pred posegom	
Izvedena sprememba	
Izvajalec	
Odobritelj	
Preskusni primer	
Rezultat preskusa	
Neprizadeti cilji	
Vrnitev potrebna	
Vrnitev izvedena	
Odprta točka in lastnik	
Naslednji pregled	

Zapis vzdrževanja ne vsebuje dostopnih kod ali zasebnih ključev. Če je bila naprava zamenjana, posodobite inventar in ne samo zapis vzdrževanja.

32.3. Dnevni pregled operativne naprave POS Lite

Kontrola	DA	NE	Opomba
Naprava je fizično označena			
Napajanje je stabilno			
Papir oziroma potrošni material je na voljo			
Pokrov tiskalnika je zaprt			
Gostitelj mostu ni v spanju			
Prava enota je vidna			
Pravi register je v uporabi			
Terminal je na pravem mestu			
Rezervni postopek je znan			
Odprte napake so predane vodji			

33. Dokaz varne vrnitve POS Lite

Vrnitev ni brisanje dokazov ali ustvarjanje novega objekta. Vrnitev pomeni omejeno povrnitev zadnje odobrene logične skupine. Pred vrnitvijo preverite, da ni aktivnega plačila, fiskalnega toka ali tiskalne vrste, ki bi jo poseg prekinil.

33.1. List vrnitve POS Lite

Polje	Vrednost
Oznaka prvotne spremembe	
Razlog vrnitve	
Podjetje	
Enota	
Register oziroma naprava	
Čas odločitve	
Odločevalec	
Prejšnja odobrena vrednost	
Obseg vrnitve	
Potrjeno brez aktivnega plačila	
Potrjeno brez nejasnega terminalskega rezultata	
Potrjeno brez aktivnega fiskalnega posega	
Izvajalec vrnitve	
Kontrolni preskus po vrnitvi	
Rezultat	
Obvestilo osebju	
Odprta nadaljnja naloga	

33.2. Primeri ustrezne vrnitve POS Lite

Sprememba	Varna vrnitev	Dokaz po vrnitvi
Napačen cilj tiskanja	vrnite prejšnji potrjeni cilj	en izpis na pravem cilju
Napačna širina	vrnite prejšnjo širino	čitljiv kontrolni izpis
Napačna dodelitev terminala	vrnite staro dodelitev po razjasnitvi plačil	brez zahtev na napačnem terminalu
Neuspešna QR objava	vrnite prejšnjo potrjeno objavo	javni preskus telefona
Napačna CTI vezava	vrnite prejšnjo vezavo ali ustavite nov tok	test klica v pravi enoti
ERP napaka	zaustavite nov avtomatski tok, ne brišite dokumentov	evidenca neobdelanih izjem
BizBox napaka	zadržite ponovitev in ohranite status zavrnitve	sledljiv zapis
Preširoka pravica	odstranite samo novo nepotrebno zmožnost	negativni preskus

Ne vrnite celotnega obdobja ERP zaradi ene nejasne vrstice. Ne izbrišite poslovnega prostora kot način vrnitve fiskalne spremembe. Ne ponovite terminalske transakcije kot način preverjanja vrnitve.

34. POS PIN in hitra menjava identitete POS Lite

POS PIN je namenjen hitri izbiri natakarja na skupni POS napravi. Ni nadomestilo za administratorsko prijavo in ni dovoljenje za uporabo računa druge osebe.

Administrator pred dodelitvijo:

1. preveri podjetje in enoto;
2. potrdi, da oseba dejansko dela na tej napravi;
3. nastavi osebni POS PIN dolžine 4–12 številk;
4. preveri, da PIN ni enak javno znanemu ali drugemu uporabniškemu PIN-u;
5. zapiše dodelitev in pooblaščenega izvajalca;
6. izvede en nadzorovan preizkus prijave in menjave;
7. po potrebi določi datum preklica.

Natakar na skupni napravi izbere svojo identiteto in vnese svoj PIN. Pred vnosom preveri enoto, blagajno, izmeno in prikazano ime. Po koncu dela se odjavi oziroma izvede menjavo po lokalnem postopku. PIN-a ne narekuje sodelavcu in ga ne uporablja za administratorske nastavitve.

Ob napačnem ali pozabljenem PIN-u ne ugibajte in ne ustvarjajte novega uporabnika. Vodja preveri identiteto, administrator pa PIN ponastavi ali prekliče po odobrenem postopku. Vsaka hitra menjava mora ostati v revizijski sledi z uporabnikom, časom, enoto in napravo.

35. Obseg naprave in prednost nastavitev POS Lite

Naprava lahko vidi samo dovoljene mize. Prazen seznam dovoljenih miz pomeni »vse mize«, ne pa »nobene mize«. Pred servisom preverite, ali prikaz ustreza fizičnemu območju naprave.

Pri tiskanju in terminalu velja naslednji vrstni red:

1. izrecno vezana nastavitev naprave;
2. splošna prednostna nastavitev enote;
3. odobrena rezervna pot, kadar jo določa lokalni postopek.

Če je napravi izrecno vezan tiskalnik ali terminal, ga ne preglasite z naključno izbiro druge naprave. Pri spremembi zapišite staro in novo vezavo ter izvedite en kontrolni preskus. Kodna stran mora ohraniti šumnike in znak EUR; če jih izpis ne prikaže pravilno, ustavite objavo in uporabite postopek za tiskalni incident iz 11.

Nastavitve praga glasovnega prepoznavanja in AI na napravi so pomožne nastavitve. Ne spreminjajo pravic uporabnika in ne smejo samodejno potrditi plačila, fiskalnega dokumenta ali alergenskega podatka.

36. Dokaz revizije in varno zapiranje incidenta POS Lite

Revizijski zapis mora omogočiti odgovor na vprašanja: kdo je dejanje izvedel, kdaj, v katerem podjetju/enoti/blagajni, na kateri napravi, nad katerim zapisom in s kakšnim rezultatom. Pri hitri menjavi, spremembi naprave, spremembi pravic, stornu, ponovnem poskusu prenosa ali obnovi integracije ne zadošča splošna opomba »urejeno«.

Pri predaji podpore uporabite najmanjši potreben obseg:

- datum in čas v obliki **dd.mm.yyyy** ter lokalni čas;
- enoto, blagajno, napravo in uporabniško vlogo;
- identifikator naročila, računa ali prenosa;
- vidno sporočilo in že preverjene varne korake;
- lastnika naslednjega koraka in čas ponovne kontrole.

Ne vključujte PIN-a, gesla, sejnega žetona, zasebnega ključa, datoteke potrdila ali celotne številke kartice. Če je naprava izgubljena ali obstaja sum nepooblaščenega dostopa, najprej omejite dostop in ohranite sled; ne popravljajte ali brišite zapisov zaradi videza.

37. Meje podprtih ponudnikov in funkcij POS Lite

Konfiguracijska možnost še ni dokaz, da je ponudnik v posamezni namestitvi aktiviran. Payten, SumUp in Viva so opisane podprte integracijske poti, vendar administrator pred produkcijo preveri dejansko pogodbo, napravo, enoto in odobren preskus.

Viva **demo način** je namenjen samo konfiguracijskemu ali učnemu preskusu. Uspešen demo rezultat ni dokaz produkcijskega plačila. Produkcijski prevzem mora imeti ločen dokaz ponudnika, identifikator terminala, register, čas in jasen rezultat v POS-u.

V trenutni izvedbi ni javnega postopka za internetne rezervacije, spletni nakup darilnega bona ali Stripe Checkout/PaymentIntent/webhook. Teh funkcij ne vključujte v konfiguracijski načrt kot razpoložljive. Za rezervacije uporabljajte notranji POS-postopek, darilni bon pa je mogoče izdati oziroma unovčiti samo po opisanem POS-toku.

38. Preizkus vezave naprave, terminala, tiskalnika in mostu POS Lite

Pred spremembo zapišite podjetje, enoto, napravo, trenutno vezavo terminala, tiskalnika in lokalnega mostu ter osebo, ki je spremembo odobrila. Če vaša vloga ne vidi nastavitev naprave, ne uporabljajte administratorskega računa; zahtevo predajte skrbniku.

V kartici oziroma nastavitvah naprave, ki so v vaši namestitvi na voljo:

1. preverite, da naprava pripada pravi enoti in fizičnemu območju;
2. preverite dovoljene mize; prazen seznam pomeni vse mize;
3. preverite izrecno vezan tiskalnik in terminal;
4. preverite, ali lokalni most teče na določeni napravi;
5. shranite eno spremembo in izvedite kontrolni izpis;
6. pri terminalu preverite identifikator, ponudnika in rezultat testnega toka;
7. preverite šumnike in znak EUR na izpisu;
8. zabeležite dejanski rezultat in novo vezavo.

Prednost ima izrecna vezava naprave, nato splošna prednost enote in šele nato odobrena rezervna pot. Konfiguracijska možnost sama po sebi ni dokaz, da je terminal ali ponudnik v produkciji aktiven.

Če kontrolni izpis, most ali terminal odpove:

1. ustavite spremembo in preverite, ali je dokument že izdan;
2. pri nejasnem plačilu ne ponavljajte transakcije;
3. preverite omrežje, stanje mostu, cilj tiskalnika in identifikator terminala;
4. vrnite prejšnjo vezavo samo, če je to varno in je rezultat plačila znan;
5. zabeležite čas, napravo, staro in novo vezavo ter sporočilo;
6. eskalirajte po poglavju 11, če rezultat ostane nejasen.

Ne menjajte naprave, mostu in usmerjanja tiskanja hkrati, ker tako ni mogoče ugotoviti vzroka napake. Preskus ne sme spreminjati prodajnega, fiskalnega ali zalogovnega stanja.

39. Uporabnik, profil, enota in pravice POS Lite

39.1. Ustvarjanje in sprememba POS Lite

Pred ustvarjanjem preverite identiteto osebe, podjetje, dovoljene enote, potrebni profil in naprave, na katerih bo oseba delala. Ustvarite uporabnika oziroma profil samo v skrbniškem zaslonu, ki ga vaša vloga dejansko vidi. Če konkretnega obrazca ali pravice ni, postopek ustavite in zahtevo predajte administratorju; ne uporabljajte neposrednega vpisa v bazo.

Po shranitvi:

1. preverite, da je uporabnik vezan na pravo podjetje in enoto;
2. preverite vlogo, dovoljene blagajne, terminale in delovne poglede;
3. preverite, da uporabnik vidi samo potrebne funkcije;
4. izvedite omejen preizkus brez produkcijskega plačila;
5. zapišite odobritelja, datum v obliki **dd.mm.yyyy** in izvajalca.

Spremembo profila izvedite najmanjšemu potrebnemu obsegu. Vloga ni naziv delovnega mesta; pravica do terminala tudi ni pravica do ponovnega bremenitvenega poskusa ali administratorskih nastavitev.

39.2. Ukinitev oziroma varen odvzem dostopa POS Lite

Ob odhodu ali spremembi dela:

1. preverite vse aktivne vloge, enote, blagajne, naprave in terminale;
2. odstranite nepotrebne vezave in deaktivirajte dostop po odobritvi;
3. prekličite POS PIN oziroma hitro menjavo, če je bila dodeljena;
4. preverite, da uporabnik ne more več začeti nove seje;
5. ohranite zgodovinske račune, naročila in revizijske zapise;
6. zapišite izvajalca, datum **dd.mm.yyyy**, razlog in rezultat preverjanja.

Uporabnika ne brišite samo zato, da bi skrili star zapis, in ne ustvarjajte dvojnega računa za obhod zaklepa. Če je odvzem dostopa neuspešen, omejite nadaljnje delo, zabeležite napako in obvestite administratorja.

40. Pregled revizijske sledi POS Lite

Revizijski zapis mora omogočiti najmanj pregled akterja, časa, podjetja, enote, naprave, zapisa, dejanja in rezultata. Pri hitri menjavi, spremembi pravic, spremembi naprave, AI dejanju, stornu ali ponovnem poskusu prenosa ne zadošča splošna opomba »urejeno«.

Kadar vaš uporabniški vmesnik ponuja zgodovino oziroma revizijo na podrobnosti zapisa:

1. odprite zapis v pravilni enoti;
2. filtrirajte po datumu **dd.mm.yyyy**, akterju, dejanju ali rezultatu,

če so ti filtri prikazani;

3. primerjajte čas in identifikator s primarnim zapisom;
4. shranite dovoljeno poročilo oziroma izvoz po internem postopku;
5. preverite, da izvoz ne vsebuje PIN-ov, gesel, sejnih žetonov ali celotnih številk kartic;
6. zapišite, kdo je pregled opravil in do kdaj mora biti zadeva ponovno preverjena.

V pregledani izvedbi ni potrjenega enotnega skrbniškega zaslona, ki bi omogočal poljuben filter, izvoz in nastavitev hrambe vseh revizijskih zapisov. Nekateri tokovi imajo lastno zgodovino oziroma revizijski prikaz, drugi pa zapis shranijo strežniško. Če zahtevanega filtra ali izvoza ne vidite, ne sklepajte, da zapis ne obstaja, in ne posegajte neposredno v bazo; zahtevajte pooblaščen izpis oziroma podporni postopek.

Splošna doba hrambe revizije v POS-u ni s tem priročnikom določena. Uporabite odobreno politiko podjetja in zakonske roke. Revizijskih zapisov ne brišite zaradi popravka napačnega podatka; popravek mora ustvariti novo sled.

41. Končna kontrola skrbniške spremembe POS Lite

- Sprememba je izvedena v pravem podjetju, enoti in napravi.
- Uporabnik ima samo potrebne vloge, pravice in vezave.
- Pri odvzemu so preklicani tudi POS PIN, naprave in terminali.
- Izveden je omejen preskus brez ponavljanja plačila.
- Tiskalnik, most, terminal in kodna stran so preverjeni ločeno.
- Revizijski zapis vsebuje akterja, čas **dd.mm.yyyy**, dejanje in rezultat.
- Za manjkajoči skupni audit UI je odprt pooblaščen zahtevek, ne neposreden popravek baze.

DEL X

Hitri postopki po vlogah

V tem delu so zbrani preverjeni postopki in reševanje napak za navedeno področje.

10. Hitri postopki po vlogah POS Lite

1. Uporaba hitrih postopkov POS Lite

To poglavje je kratek opomnik ob delovnem mestu. Ne nadomešča pravilnikov podjetja ali podrobnih postopkov v poglavjih 01–09. Vsak korak izvedite enkrat in preverite potrditev. Ob nejasnem rezultatu najprej preverite zapis, šele nato ukrepajte.

2. Natakar POS Lite

2.1. Začetek izmene POS Lite

1. Prijavite se s svojim računom.
2. Preverite enoto, blagajno in poslovni datum.
3. Preverite svojo izmeno ter delovanje miz.
4. Poglejte obvestila o nedostopnih artiklih.
5. Ob napačnem kontekstu ne sprejemajte naročil; obvestite vodjo.

Podrobnosti: dostop v 01, priprava izmene v 02 in razpoložljivost artiklov v 04.

2.2. Miza in naročilo POS Standard

1. Izberite pravo mizo oziroma kanal.
2. Pred vnosom preverite, ali je odprto že drugo naročilo.
3. Dodajte artikle, količine, dodatke in opombe.
4. Pred oddajo preberite povzetek z gostom.
5. Po oddaji preverite, da je naročilo shranjeno in poslano v pripravo.
6. Spremembo po oddaji takoj sporočite pripravi.

Ne odpirajte drugega naročila samo zato, ker je prvi zaslon počasen. Za več skupin na isti mizi uporabite postopek iz 03.

2.3. Plačilo in račun POS Lite

1. Odprite pravilno naročilo in preverite znesek.
2. Izberite dejanski plačilni način.
3. Pri kartici počakajte na dokončen rezultat terminala in POS-a.
4. Račun izdajte enkrat.
5. Preverite prikaz uspeha oziroma dokument v arhivu.
6. Gostu izročite račun po lokalnem postopku.

Če terminal kaže odobritev, POS pa nejasen rezultat, ne zaračunajte znova. Uporabite postopek »neznan rezultat terminala« v 11.

2.4. Predaja POS Lite

1. Dokončajte ali jasno označite odprta naročila.

2. Vodji navedite mize, delna plačila in posebne obljube gostom.
3. Ne predajajte svoje prijave drugemu uporabniku.
4. Odjavite se s skupne naprave.

3. Kuhinja in bar POS Standard

3.1. Prevzem priprave POS Standard

1. Odprite pravilen pogled Kuhinja ali Točilnica.
2. Preverite naročilo, količino, opombo in čas.
3. Pripravite po zaporedju prioritet.
4. Stanje pripravljenosti označite šele, ko je izdelek pripravljen.
5. Manjkajoč artikel ali nejasnost sporočite natakarju oziroma vodji.

Ne označujte pripravljenosti, da bi odstranili vrstico z zaslona. Ne spreminjajte plačila ali računa iz pripravljalnega pogleda.

3.2. Sprememba ali preklic POS Standard

1. Preverite številko naročila in postavko.
2. Ugotovite, ali je priprava že začeta.
3. Potrdite spremembo z natakarjem.
4. Posodobite dejansko stanje priprave.
5. Ob odpadu ravnajte po postopku zalog oziroma pripravljene hrane.

Podrobnosti: naročila v 03, priprava v 05 in evidentiranje odpada v 07.

3.3. Zaključek POS Standard

1. Preverite neprevzete oziroma odprte postavke.
2. Predajte informacije o zamudah, manjkajočem blagu in pripravljenih serijah.
3. Ne zapirajte naročil namesto blagajne.

4. Blagajnik POS Lite

4.1. Pred plačilom POS Lite

1. Preverite uporabnika, enoto, blagajno in odprto izmeno.
2. Preverite naročilo, gostovo zahtevo in končni znesek.
3. Pri deljenem plačilu potrdite zneske in načine pred potrditvijo.
4. Ne spreminjajte postavk, če je priprava ali plačilo že v teku.

4.2. Kartica, gotovina in bon POS Extended

1. Zaženite samo en plačilni poskus.
2. Spremljajte sporočilo terminala in POS-a.

3. Pri gotovini preštejte prejeto in vrnjeno.
4. Pri bonu preverite pravila veljavnosti.
5. Po uspehu preverite izdan račun.

Nejasen terminalski rezultat pomeni: ustavite se, zapišite referenco, preverite pri ponudniku oziroma v zgodovini in nikoli ne plačajte dvakrat. Postopek: plačilo in preverjanje računa v 06, izredni primer pa v 11.

4.3. Zapiranje POS Lite

1. Uskladite gotovino po internem postopku.
2. Preverite odprta naročila in nedokončana plačila.
3. Izvedite predajo oziroma zaključek izmene.
4. Poročilo hranite po pravilih podjetja.
5. Razliko prijavite; ne popravljajte je z navideznim računom.

5. Skladiščnik POS Lite

5.1. Prejem blaga POS Lite

1. Preverite dobavitelja, datum in številko dokumenta.
2. Primerjajte dejansko blago z dokumentom.
3. Vnesite ali uvozite prejemnico.
4. Preverite artikle, pakiranja, količine, cene, DDV in kontrolne vsote.
5. Šele nato potrdite dokument.
6. Preverite učinek na zalogo.

OCR je predlog, ne dokaz. Ne potrjujte nejasnega dobavitelja, artikla ali seštevka. Podrobnosti: zaloge in prejemnice v 07, odpravljanje težav pa v 11.

5.2. Inventura in odstopanje POS Lite

1. Preštejte fizično stanje po dogovorjeni enoti mere.
2. Preverite odprte dobave, odpise in pripravljeno hrano.
3. Zapišite razlog odstopanja, kjer je znan.
4. Potrdite le pregledano inventuro.
5. Nenavadno odstopanje predajte vodji.

6. Vodja izmene POS Lite

6.1. Odprtje POS Lite

1. Potrdite razpored uporabnikov, enot in blagajn.
2. Preverite terminale, tisk in pripravljalne poglede.
3. Določite pot za napake, manjkajoče artikle in predajo.

4. Preverite posebne dogodke, rezervacije in omejitve menija.

6.2. Med servisom POS Lite

1. Spremljajte odprta naročila, čakalne dobe in konflikte.
2. Odločajte o izjemah z dokumentiranimi dejstvi.
3. Pri računu, plačilu ali FURS napaki najprej preverite, kaj je že nastalo.
4. Ne zahtevajte od osebja, naj napako skrije z brisanjem.
5. Ob izpadu preklopite na odobren lokalni postopek.

6.3. Zaključek POS Lite

1. Preglejte odprta naročila, blagajniške razlike in nejasna plačila.
2. Potrdite predajo kuhinje, bara in blagajne.
3. Preverite dnevne obveznosti iz 12.
4. Odstopanja in eskalacije predajte naslednjemu odgovornemu.

7. Manager oziroma administrator POS Lite

7.1. Dnevna administracija POS Lite

1. Preverite podjetje in enoto pred vsakim posegom.
2. Preglejte zahteve za dostop, naprave in nastavitve.
3. Dodelite najmanj potrebne pravice.
4. Spremembo zabeležite in omejeno preskusite.
5. Spremljajte poročila, neuspele prenose in odprte izjeme.

7.2. Sprememba konfiguracije POS Lite

1. Določite vpliv, lastnika in čas spremembe.
2. Preverite odprte izmene, naročila in plačila.
3. Shranite trenutno stanje oziroma odobren zapis.
4. Spremenite eno povezano nastavitev naenkrat.
5. Preskusite v pravilni enoti.
6. Zapišite rezultat in obvestite uporabnike.

Za potrdila, mostove, vloge in integracije glejte 09. Za zalogovne postopke glejte 07, za poročila in POS→ERP pa 08.

7.3. Incident POS Lite

1. Zaščitite gosta, denar in revizijsko sled.
2. Ustavite tvegano ponavljanje dejanja.
3. Zberite čas, enoto, dokument, napravo in sporočilo.
4. Ne zbirajte skrivnosti ali podatkov kartic.

5. Uporabite simptom v 11 oziroma eskalirajte podpori.

8. Skupno pravilo za vse vloge POS Lite

Če je odgovor sistema počasen, zaprite postopek šele po preverjanju zapisa. Če je dokument že izdan, ga ne rešujte z novo izdajo. Če nimate pravice, ne uporabite računa sodelavca. Če sprememba vpliva na druge, jim to povejte neposredno. Če je varnost ali fiskalna sled nejasna, ustavite se in predajte odgovorni osebi.

9. Skupni operativni ritem POS Lite

To poglavje pove, kdo izvede naslednji varen korak. Ne nadomešča pravil za dostop v 01. Ne nadomešča začetek izmene v 02. Ne nadomešča delo z naročili v 03. Ne nadomešča urejanje menija v 04. Ne nadomešča priprave, QR in telefona v 05. Ne nadomešča plačil v 06. Ne nadomešča zalog v 07. Ne nadomešča zaključka in poročil v 08. Za naprave, pravice in integracije glejte 09. Za simptom izpada ali napake glejte 11. Izraze preverite v 12.

9.1. Pred začetkom katerekoli izmene POS Lite

- Prijavite se z lastnim računom.
- Preverite pravilno podjetje in enoto.
- Preverite svojo vlogo in delovno postajo.
- Preberite predajo prejšnje izmene.
- Preverite posebne dogodke in rezervacije.
- Preverite manjkajoče artikle.
- Preverite navodila vodje izmene.
- Ne uporabljajte računa sodelavca.
- Ne začnite prodaje brez odprte izmene.
- Ne rešujte tehničnega izpada z novo napravo ali blagajno.

9.2. Odločitev pri vsakem odstopanju POS Lite

Ali je ogrožen gost, denar ali varnost hrane? Če da, takoj obvestite vodjo in zaščitite situacijo. Ali je plačilo že poslano terminalu? Če da, ne ponavljajte poskusa in sledite 06. Ali je račun že izdan? Če da, ne ustvarjajte novega računa za popravek. Ali je priprava že začeta? Če da, uskladite spremembo s pripravo po 05. Ali je stanje zaloge vprašljivo? Če da, označite in predajte skladiščniku po 07. Ali gre za nastavitev ali napravo? Če da, ne spreminjajte sami; uporabite 09 oziroma 11. Ali je potreben dokaz? Če da, zapišite čas, enoto, številko dokumenta in dejanje.

10. Natakar POS Lite

10.1. Začetek izmene POS Lite

1. Prijavite se z osebnim dostopom iz 01.
2. Preverite enoto in območje miz.

3. Preverite, da je izmena odprta po 02.
4. Preverite razpoložljivost menija po 04.
5. Preverite obvestila o manjkajočih artiklih.
6. Preverite delovanje pripravljalne poti s vodjo.
7. Preverite posebne rezervacije in alergene.
8. Prevzemite informacije o odprtih mizah.
9. Ne prevzemajte računa brez jasne predaje.
10. Povejte vodji o napačnem območju ali napravi.

10.2. Servis POS Lite

- Pred naročilom potrdite mizo oziroma kanal.
- Ponovite pomembne izbire gosta.
- Vnesite količino, variante in opombe natančno.
- Alergensko ali drugo kritično zahtevo povejte pripravi.
- Pred pošiljanjem preverite postavke na zaslonu.
- Pošljite naročilo le enkrat.
- Preverite, ali je naročilo doseglo pripravo.
- Ne uporabljajte opombe namesto pravilne postavke.
- Ne premikajte naročila med mizami brez razloga.
- Za spremembe naročila sledite 03 in 05.

10.3. Izjeme POS Lite

Če gost spremeni naročilo pred začetkom priprave, uredite spremembo v 03. Če je priprava začeta, najprej uskladite spremembo s pripravo po 05. Če artikel manjka, ponudite odobreno alternativo. Če cena ni jasna, ne obljubite popusta; vprašajte vodjo. Če je miza napačna, preverite naročilo pred prenosom. Če je naročilo podvojeno, ne brišite na pamet; zberite podatke. Če kuhinja ne vidi naloge, preverite status in eskalirajte. Če naprava ne odgovarja, ne pošiljajte naročila večkrat; glejte 11.

10.4. Predaja in konec POS Lite

- Preglejte svoje odprte mize.
- Povejte nasledniku, kaj čaka pripravo.
- Povejte nasledniku, kaj je že pripravljeno.
- Povejte nasledniku posebne zahteve gosta.
- Povejte vodji o sporu ali pritožbi.
- Ne zaključujte plačila namesto blagajnika brez pravice.
- Ne skrivajte odprte mize zaradi konca izmene.
- Upoštevajte zaključek izmene iz 02 in 08.

11. Blagajnik POS Lite

11.1. Začetek POS Lite

- Prijavite se z lastnim računom.
- Preverite podjetje, enoto in register.
- Preverite odprto izmeno po 02.
- Preverite začetno gotovino po internem pravilu.
- Preverite terminal in tisk računa.
- Preverite, kateri boni so sprejemljivi.
- Preverite predajo odprtih plačil.
- Preverite pot za pomoč ob nejasnem plačilu.

11.2. Obračun POS Lite

1. Preverite pravilno naročilo in gosta.
2. Preverite končni znesek.
3. Pri delitvi najprej potrdite dele.
4. Izberite dogovorjeni način plačila.
5. Zaženite en plačilni poskus.
6. Spremljajte POS in terminal.
7. Pri gotovini preštejte prejeto in vrnjeno.
8. Po uspehu preverite izdan račun.
9. Predajte račun gostu po pravilih.
10. Ne nadaljujte, če rezultat ni jasen.

11.3. Odločitveno drevo kartice POS Lite

Ali terminal potrdi plačilo in POS pokaže uspeh? Če da, preverite račun in zaključite po 06. Ali terminal zavrne plačilo? Če da, povejte gostu nevtralno in ponudite naslednji dovoljen korak. Ali terminal kaže uspeh, POS pa čaka? Če da, ne ponovite; zapišite referenco in preverite po 06. Ali POS kaže uspeh, terminal pa nima jasnega rezultata? Če da, ustavite se in preverite pri ponudniku. Ali je terminal brez povezave? Če da, uporabite odobren postopek iz 11 in obvestite vodjo. Nikoli ne bremenite kartice še enkrat zaradi domneve.

11.4. Konec POS Lite

- Preverite odprta naročila.
- Preverite plačila v teku.
- Uskladite gotovino po postopku.
- Prijavite razliko, ne ustvarjajte navideznega računa.
- Predajte reference nejasnih plačil.
- Izvedite zaključek po 08.

- Poročilo hranite po pravilih podjetja.

12. Kuhinja POS Standard

12.1. Začetek POS Standard

- Prijavite se z lastnim profilom.
- Preverite pravilno pripravljalno postajo.
- Preverite KDS ali kuhinjski tiskalnik.
- Preverite predajo odprtih nalog.
- Preverite manjkajoče sestavine.
- Preverite posebne alergenske zahteve.
- Preverite prioritete rezervacij in dogodkov.
- Obvestite vodjo o nedosegljivi napravi.

12.2. Med pripravo POS Standard

1. Sprejmite nalogo v pravilnem zaporedju.
2. Preberite količino, variante in opombe.
3. Ločite kritične alergenske zahteve.
4. Označite začetek, če postaja to uporablja.
5. Pripravite naročilo po standardu enote.
6. Ob manjkajoči sestavini ne ugibajte.
7. Obvestite natakarja ali vodjo o zamenjavi.
8. Označite pripravljeno, ko je res pripravljeno.
9. Ne označite prevzema namesto issue postaje.
10. Predajte pomembne zamude naslednji izmeni.

12.3. Izjeme POS Standard

Če naloga manjka, preverite čas in številko naročila. Če je naloga podvojena, ne pripravite obeh brez preverjanja. Če je gost spremenil jed, preverite, ali je stara priprava že začeta. Če je jed zavrnjena zaradi kakovosti, obvestite vodjo. Če je sestavina manjkajoča, označite stanje za meni po 04. Če je tiskalnik tih, preverite KDS oziroma pot in nato 11. Za odpad in zalogovni učinek glejte 07.

12.4. Konec POS Standard

- Preglejte naloge v čakanju.
- Predajte serije v pripravi.
- Predajte manjkajoče sestavine.
- Predajte alergenske ali kakovostne zapiske.
- Ne zapirajte naročil namesto blagajne.

- Očistite postajo po lokalnih pravilih.

13. Pizza postaja POS Lite

13.1. Začetek POS Lite

- Preverite peč in varnost delovnega prostora.
- Preverite pizza KDS ali tiskalnik.
- Preverite testo, omake in dodatke.
- Preverite alergenske ločitve.
- Preverite čase priprave z vodjo.
- Preverite naročila s časovno občutljivim prevzemom.

13.2. Servis POS Lite

1. Preverite velikost, testo in dodatke.
2. Preverite opombe brez glutena ali druge omejitve.
3. Ne zamenjajte podobnih variant.
4. Uredite vrstni red po času in dogovorjeni prioriteti.
5. Ob manjkajočem dodatku obvestite natakarja.
6. Oznako pripravljeno nastavite po kontroli kakovosti.
7. Predajte issue postaji, ne neposredno neznanemu gostu.
8. Zabeležite odpad po 07, kadar je potreben.

13.3. Drill POS Lite

Scenarij: dve pici imata podobno ime, ena pa alergensko opombo. Uspeh: priprava ne temelji na domnevi ali barvi listka.

14. Bar POS Lite

14.1. Začetek POS Lite

- Preverite barsko postajo in izhod nalog.
- Preverite zalogo ključnih pijač.
- Preverite led, garniture in steklo po lokalnih pravilih.
- Preverite posebne dogodke in pakete.
- Preverite manjkajoče artikle v meniju.
- Predajte stanje prejšnji izmeni.

14.2. Servis POS Lite

1. Sprejmite nalogo na KDS ali izpisu.
2. Preverite količino, velikost in opombe.

3. Pripravite po standardu enote.
4. Ne nadomeščajte izdelka brez potrditve.
5. Označite pripravljeno ob dejanski predaji.
6. Ob zamudi obvestite natakarja ali issue postajo.
7. Ob manjkajoči zalogi obvestite vodjo in sledite 04 ter 07.
8. Ne sprejemajte plačil, če za to nimate vloge.

14.3. Konec POS Lite

- Predajte odprte naloge.
- Predajte manjkajoče artikle.
- Predajte odpad in odstopanja.
- Zavarujte delovno postajo po pravilih.
- Ne spreminjajte cen ali menija iz bara brez odobritve.

15. Izdajna postaja POS Lite

15.1. Postopek POS Lite

1. Preverite številko naročila ali mizo.
2. Preverite število kosov.
3. Preverite posebne oznake in alergene.
4. Preverite, da so sestavni deli naročila skupaj.
5. Označite pripravljeno za prevzem po pravilu enote.
6. Predajte pravi osebi ali pravemu kanalu.
7. Ob manjkajočem delu takoj vprašajte pripravo.
8. Ne ugibajte, komu pripada naročilo.

15.2. Izjeme POS Lite

Če gost trdi, da je prevzel napačno naročilo, zadržite nadaljnjo predajo. Če jed manjka, preverite številko in postajo priprave. Če je naročilo že prevzeto v sistemu, ne ustvarite novega brez preverjanja. Če je naloga nečitljiva, zberite številko naročila in eskalirajte.

16. Skladiščnik POS Lite

16.1. Začetek POS Lite

- Preverite načrt dobav.
- Preverite odprte prejemnice.
- Preverite prostor za prevzem in temperaturne zahteve.
- Preverite zadnje inventurne razlike.
- Preverite odobrene šifrante artiklov.

- Ne spreminjajte artiklov brez postopka iz 04.

16.2. Prejem POS Lite

1. Preverite dobavitelja in dokument.
2. Preverite datum in številko dokumenta.
3. Primerjajte fizično blago z dokumentom.
4. Preverite artikel, pakiranje in količino.
5. Preverite ceno, DDV in kontrolno vsoto.
6. Ne potrjujte nejasnega OCR predloga.
7. Vnesite ali uvozite prejemnico po 07.
8. Potrdite šele po pregledu.
9. Preverite učinek na zalogo.
10. Odstopanje predajte vodji.

16.3. Inventura in konec POS Lite

- Preštejte fizično stanje v pravilni enoti mere.
- Preverite odprte dobave in odpise.
- Preverite pripravljeno hrano po lokalnem pravilu.
- Zapišite znan razlog odstopanja.
- Ne prilagajajte zaloge za lepše poročilo.
- Potrdite samo pregledano inventuro.
- Predajte nenavadna odstopanja.

17. Vodja izmene POS Lite

17.1. Začetek POS Lite

1. Potrdite razpored in vloge osebja.
2. Potrdite enote, registre in odprte izmene.
3. Preverite terminale, tisk in pripravljalne poglede.
4. Preverite rezervacije, dogodke in omejitve menija.
5. Določite pot za manjkajoče artikle.
6. Določite pot za nejasna plačila.
7. Določite nadomestno komunikacijo ob izpadu.
8. Preberite ne zaključene točke prejšnje izmene.

17.2. Med servisom POS Lite

- Spremljajte odprta naročila in čakalne dobe.
- Spremljajte zamaške med kuhinjo, barom in izdajo.

- Spremljajte ponavljajoče terminalske napake.
- Odločajte na podlagi dokumentiranih dejstev.
- Ne naročajte osebju, naj napako skrije z brisanjem.
- Ne odobravajte popusta brez poslovnega razloga.
- Ob FURS ali plačilni napaki preverite, kaj je že nastalo.
- Ob izpadu uporabite odobren lokalni postopek iz 11.

17.3. Predaja POS Lite

- Preglejte odprta naročila.
- Preglejte nejasna plačila.
- Preglejte blagajniške razlike.
- Preglejte manjkajoče artikle in odpad.
- Predajte stanje naprav in tiskalnih poti.
- Predajte incident, lastnika in naslednji korak.
- Zaključek dneva izvedite po 08.

18. Manager POS Lite

18.1. Dnevni nadzor POS Lite

- Preverite izjemna poročila po 08.
- Preverite odprte incidente po 11.
- Preverite zahteve za dostop.
- Preverite manjkajoče artikle in prodajni vpliv.
- Preverite odstopanja zaloge po 07.
- Preverite pritožbe, vračila in odobritve.
- Ne spreminjajte konfiguracije v največji obremenitvi.

18.2. Sprememba poslovnega pravila POS Lite

1. Določite poslovni cilj in lastnika.
2. Določite prizadete enote in uporabnike.
3. Preverite vpliv na meni po 04.
4. Preverite vpliv na pripravo po 05.
5. Preverite vpliv na plačila in poročila po 06 in 08.
6. Dajte administratorju odobreno zahtevo za 09.
7. Preskusite omejen scenarij.
8. Obvestite osebje in spremljajte učinek.

19. Administrator POS Lite

19.1. Začetek posega POS Lite

- Preverite odobritev in poslovni razlog.
- Preverite podjetje in enoto.
- Preverite odprte izmene, naročila in plačila.
- Zapišite trenutno konfiguracijo.
- Določite preskus in vrnitev.
- Ne uporabljajte skupnega administratorskega računa.

19.2. Izvedba POS Lite

1. Spremenite eno povezano skupino nastavitev.
2. Shranite enkrat.
3. Znova odprite in preverite vrednost.
4. Preskusite v pravilni enoti.
5. Preverite revizijsko sled.
6. Preverite tisk, terminal ali integracijo po potrebi.
7. Obvestite lastnika procesa.
8. Ob neuspehu varno vrnite spremembo po 09.

19.3. Drill POS Lite

Scenarij: po spremembi tiskalnika kuhinja ne dobi nalog. Uspeh: ne ustvarite nove enote, nove blagajne ali podvojenih naročil.

20. Računovodja POS Lite

20.1. Dnevno POS Lite

- Uporabite samo odobren dostop.
- Preverite obdobje in enoto poročila.
- Preverite zaključene in odprte dokumente.
- Preverite označene izjeme plačil.
- Preverite prenos POS→ERP po 08.
- Ne popravljajte vira z novim izmišljenim dokumentom.
- Ne spreminjajte FURS ali uporabniških pravic brez pooblastila.

20.2. Odstopanje POS Lite

Če poročilo ne ustreza pričakovanju, preverite filter in obdobje. Če dokument manjka, preverite status prenosa in ne izvažajte dvojno. Če je plačilo nejasno, uporabite referenco in postopek iz 06. Če je fiskalni podatek vprašljiv, eskalirajte po 11 in 09. Če je zalogovni vpliv nejasen, uskladite s skladiščnikom po 07.

21. Odločitvene tabele POS Lite

Dogodek	Prva vloga	Takojšen varen korak	Sklic
Napačna miza	natakar	preveri naročilo pred prenosom	03
Sprememba jedi	natakar/kuhinja	preveri stanje priprave	03, 05
Manjkajoč artikel	priprava/vodja	označi in obvesti	04, 07
Nejasna kartica	blagajnik	ne ponovi, zapiše referenco	06
Neizdan tisk	blagajnik	preveri račun, ne plačila	06, 11
Zaloga ne ustreza	skladiščnik	preveri dokument in mero	07
FURS opozorilo	vodja/admin	zaščiti sled, eskalira	09, 11
QR ne deluje	manager/admin	preveri javni cilj	05, 09
Terminal ni dosegljiv	blagajnik	uporabi odobren postopek	06, 11
KDS ne prejema	vodja	ustavi ponovitve, zbere podatke	05, 11
Napaka integracije	računovodja/admin	preveri status prenosa	08, 09, 11
Napačen dostop	uporabnik	ne uporablja tujega računa	01, 09

22. Predaje: primeri kakovostnega zapisa POS Lite

Primer natakarja: »Miza 12 čaka sladico; alergenska opomba preverjena; račun še ni zahtevan.« Primer blagajnika: »Plačilo naročila 483 je nejasno; čas 19:14; referenca zabeležena; brez ponovitve.« Primer kuhinje: »Naročilo 483: glavna jed pripravljena, sladica še čaka; manjka sestavina X.« Primer bara: »Dve nalogi za teraso čakata led; vodja obveščen ob 19:10.« Primer skladiščnika: »Prejemnica 77 ni potrjena; količina artikla Y odstopa od dokumenta.« Primer vodje: »KDS na baru prekinjen; uporabljen lokalni postopek; incident predan podpori.« Primer administratorja: »Spremenjena pot tiskalnika, preskus uspešen, stara vrednost zabeležena.«

Slaba predaja: »Vse v redu.« Slaba predaja: »Terminal čuden.« Slaba predaja: »Kuhinja ne dela.« Dobra predaja vsebuje dejstvo, čas, obseg, lastnika in naslednji korak.

23. Operativni modeli izmene POS Lite

23.1. Majhna kavarna: odprtje POS Lite

Vodja preveri enoto, register in osebje po 02. Blagajnik preveri gotovino, terminal in računovodski izhod po 06. Natakar preveri mize, meni in manjkajoče artikle po 03 in 04. Bar preveri postajo, zalogo in izhod nalog po 05. Vsi preberejo predajo prejšnje izmene. Vodja pove, kdo sprejme izjemne odločitve. Administrator ne sodeluje v odpiranju, razen pri odobrenem posegu iz 09.

23.2. Majhna kavarna: servis POS Lite

Natakar potrdi mizo in vnos naročila. Bar pripravi le potrjene naloge. Blagajnik izvede plačilo po 06. Vodja spremlja zamude in manjkajoče artikle. Ob gneči natakar ne pošilja naročila večkrat. Ob nejasni kartici blagajnik ne ponovi bremenitve. Ob izpadu tiskanja vodja uporabi 11.

23.3. Majhna kavarna: predaja in konec POS Lite

Natakar navede odprte mize. Bar navede odprte naloge in zalogo. Blagajnik navede nejasna plačila in razliko. Vodja navede incidente in lastnike. Zaključek izvedejo po 08. Poročil ne nadomeščajo z ustnimi ocenami.

23.4. Restavracija: odprtje POS Lite

Vodja razdeli območja med natakarje. Kuhinja preveri postaje in alergenske omejitve. Pizza in bar preverita ločene naloge. Izdajna postaja potrdi način predaje. Blagajnik preveri registre in terminale. Skladiščnik sporoči omejitve zaloge. Meni se preveri po 04, ne z ustnimi popravki.

23.5. Restavracija: servis POS Lite

Natakarji preverijo mizo, količino in opombe. Kuhinja preverja čas in sestavne dele naloge. Bar ne pripravlja kuhinjske naloge brez preverjanja. Pizza postaja preverja testo in dodatke. Izdajna postaja povezuje dele naročila. Blagajnik obravnava račun po 06. Vodja koordinira, kadar se čakalna doba podaljša.

23.6. Restavracija: robni primeri POS Lite

Gost zamenja mizo: natakar preveri odprto naročilo pred prenosom po 03. Gost spremeni jed: natakar preveri kuhinjo po 05. Sestavina zmanjka: priprava obvesti vodjo, meni se uredi po 04. KDS ne pokaže naloge: vodja prepreči ponovitve in uporabi 11. Gost trdi, da je plačal: blagajnik preveri referenco po 06. Več postaj zamuja: vodja pove prednostni vrstni red in predajo.

23.7. Dostavna enota: odprtje POS Extended

Vodja preveri telefonski in QR tok po 05. Natakar ali sprejemnik preveri pravila kanala naročila. Kuhinja preveri časovne prioritete. Izdajna postaja preveri predajo vozniku. Blagajnik preveri način plačila dostave. Administrator preverja CTI le po postopku 09.

23.8. Dostavna enota: servis POS Extended

Sprejemnik potrdi kanal, naslovne podatke in naročilo po 05. Kuhinja pripravi potrjeno nalogo. Izdaja preveri popolnost paketa. Vozniku se preda pravilen kanal in naročilo. Blagajnik ne sklepa, da je dostava plačana brez preverjanja po 06. Vodja vodi zamude in nejasnosti.

23.9. Dogodek: odprtje POS Extended

Vodja preveri začasno postavitev in kapaciteto. Vodja potrdi dodatne registre in terminale po 02 in 09. Osebje preveri omejen dogodek meni po 04. Kuhinja in bar preverita poenostavljen tok po 05. Vodja določi pot za izpad povezave po 11. Vsi poznajo kontakt vodje in čas predaje.

23.10. Dogodek: servis in konec POS Extended

Natakarji ne delijo prijav zaradi hitrega toka. Blagajniki ne ponavljajo nejasnih kartic. Vodja spremlja porazdelitev vrste. Priprava sporoča manjkajoče artikle takoj. Ob zaključku se vse izjeme evidentirajo po 08. Začasne naprave se vrnejo in preverijo po 09.

24. Matrika odgovornosti POS Lite

Dejanje	Izvede	Odobri	Obvesti
Odpre izmeno	blagajnik/vodja	vodja	ekipa
Vnese naročilo	natakar	vodja po potrebi	priprava
Pripravi jed	kuhinja/pizza/bar	vodja po potrebi	izdaja
Izda račun	blagajnik	vodja pri izjemi	gost
Potrdi prejem	skladiščnik	vodja po pravilu	računovodstvo
Spremeni meni	manager/admin	lastnik menija	osebje
Spremeni napravo	administrator	manager	vodja
Reši incident	vodja	odgovorna oseba	podpora
Pregleda poročilo	manager/računovodja	odgovorna oseba	vodja

Izvede ne pomeni samodejno odobri. Odobri ne pomeni, da oseba uporabi tuji račun. Obvesti ne pomeni razkrivanja skrivnosti. Pri incidentu se odgovornost ne izgubi med predajo.

25. Komunikacijski stavki POS Lite

Natakar gostu: »Preveril bom stanje z ekipo, da bo naročilo pravilno.« Blagajnik gostu: »Plačila ne bom ponovil, dokler preverim rezultat.« Kuhinja natakarju: »Ta sprememba je možna po preverjanju trenutne priprave.« Bar vodji: »Artikla ni; prosim potrdite alternativo in meni.« Izdaja natakarju: »Manjka še en del naročila; preverjam postajo.« Skladiščnik vodji: »Količina se ne ujema z dokumentom; prejemnice še nisem potrdil.« Vodja ekipi: »Ne ponavljajte dejanja; preverjamo obstoječe zapise.« Administratorju: »Sprememba je potrebna po servisu; trenutno so odprta plačila.« Podpori: »Čas, enota, naprava, sporočilo in varen že izveden korak so zabeleženi.«

Ne recite gostu, da je napaka zagotovo pri banki. Ne recite sodelavcu, naj uporabi vaš račun. Ne recite ekipi, naj napako skrije z novim računom. Ne posredujte gesel ali kartičnih podatkov v komunikaciji.

26. Stopnjevalne simulacije POS Extended

26.1. Stopnja 1: enostavna operativna napaka POS Extended

Vhod: natakar izbere napačno mizo. Vloga: natakar preveri naročilo in ga varno prenese po 03. Vodja opazuje, ali je priprava že začela delo. Merilo: ni dvojnega naročila in predaja je jasna.

26.2. Stopnja 2: preplet priprave in plačila POS Extended

Vhod: gost spremeni jed in želi takoj plačati. Natakar preveri pripravo po 05. Blagajnik preveri končno stanje po 06. Vodja uskladi časovnico. Merilo: sprememba ni prikrita in plačilo ni ponovljeno.

26.3. Stopnja 3: tehnični izpad POS Extended

Vhod: KDS in tiskalnik na eni postaji nista dosegljiva. Vodja določi obseg in prepreči ponavljanje. Priprava uporabi odobren lokalni postopek. Administrator zbira konfiguracijske podatke šele po zaščiti servisa. Podpora prejme podatke po 11. Merilo: naloge niso podvojene in sled ostane jasna.

26.4. Stopnja 4: kombiniran incident POS Extended

Vhod: terminal kaže uspeh, račun se ne natisne, gost čaka. Blagajnik ne bremeni ponovno. Blagajnik zapiše referenco in preveri 06. Vodja zaščiti komunikacijo z gostom. Administrator ne spreminja tiskalnika, dokler ni zaščiten dokaz računa. Merilo: plačilo, račun in incident so ločeno preverjeni.

27. Banka vprašanj in rubrika odgovorov POS Lite

Vprašanje: Kje preverite pravilen način prijave? Odgovor: v 01; osebnega dostopa ne delite. Vprašanje: Kje preverite začetek in predajo izmene? Odgovor: v 02. Vprašanje: Kje je avtoritativni tok naročila? Odgovor: v 03. Vprašanje: Kje so artikli in meni? Odgovor: v 04. Vprašanje: Kje sta QR in telefonska priprava? Odgovor: v 05. Vprašanje: Kje je nejasen rezultat kartice? Odgovor: v 06. Vprašanje: Kje sta prejem in inventura? Odgovor: v 07. Vprašanje: Kje je zaključek in poročilo? Odgovor: v 08. Vprašanje: Kje so naprave in pravice? Odgovor: v 09. Vprašanje: Kje je incidentni postopek? Odgovor: v 11. Vprašanje: Kje so izrazi? Odgovor: v 12.

Odličen odgovor navede pravilen sklic in varen prvi korak. Zadosten odgovor navede pravilen sklic brez nevarnega obvoda. Nezadosten odgovor ponavlja dejanje brez preverjanja. Nezadosten odgovor uporablja račun sodelavca. Nezadosten odgovor ustvarja nov dokument za prikritje starega. Trener ponovi vajo, kadar odgovor ogroža gosta, denar ali sled.

28. Praktično certificiranje: pravila izvedbe POS Lite

Ta razdelek določa opazovalne postaje za preverjanje dela v živi vlogi. Ni nadomestek za postopke naročil, plačil, zalog, nastavitev ali zaključka. Ocenjevalec uporablja avtoritativno poglavje kot merilo, ne lastne navade. Za dostop in osebno sejo je merodajno 01. Za odprtje, predajo in zaključek izmene je merodajno 02. Za naročila, mize in spremembe je merodajno 03. Za meni, artikle in razpoložljivost je merodajno 04. Za pripravo, QR, telefon in dostavo je merodajno 05. Za račune, kartice, tisk in fiskalni tok je merodajno 06. Za zaloge, prejemnice, odpad in inventuro je merodajno 07. Za poročila in POS→ERP je merodajno 08. Za pravice, naprave, potrdila in integracije je merodajno 09. Za incidente in simptome je merodajno 11.

Postaja uporablja realističen, vendar varen učni primer brez gostove kartice. Ocenjevalec pripravi začetno stanje in ga pred vajo zapiše. Udeleženec pove, kaj je preveril, preden izvede nepovratno dejanje. Ocenjevalec opazuje zaporedje, preverjanje zapisa in jasno komunikacijo. Hitrost sama po sebi ni točka. Uspeh na zaslonu brez razumljivega preverjanja ni samodejno uspeh postaje. Kadar vloga nima pravice, je pravilen odgovor eskalacija, ne iskanje obvoda. Kadar rezultat ni jasen, je pravilen odgovor preverjanje zapisa, ne ponavljanje. Kadar je ogrožen gost, denar, varnost hrane ali sled, ocenjevalec vajo ustavi. Ustavitev zaradi varnega ravnanja ni napaka udeleženca. Udeleženec ne sme dobiti odgovora od sodelujočega igralca vloge. Ocenjevalec lahko zahteva pojasnilo, ne sme voditi z namigi. Vsaka postaja ima vhod, opazovana dejanja, kritične napake in dokaz. Dokaz je številka učnega naročila, dokumenta ali scenarija; ni posnetek skrivnosti.

28.1. Skupna rubrika POS Lite

Vsako merilo se oceni z 0, 1 ali 2 točkama. 0 pomeni nevarno, napačno ali manjkajoče dejanje. 1 pomeni varen, vendar nepopoln korak ali poznejši popravek brez posledice. 2 pomeni pravočasno, samostojno in preverjeno dejanje. Postaja ima pet meril in največ deset točk. Za uspeh brez kritične napake je potrebnih najmanj osem točk. Sedem točk pomeni ponovitev samo šibkega dela postaje po povratni informaciji. Šest ali manj točk pomeni vodeno obnovitveno vajo in novo celotno postajo. Kritična napaka pomeni neuspeh postaje ne glede na število točk. Ponovljena kritična napaka pomeni prekinitev certificiranja za to vlogo. Ocenjevalec zapiše dejanje, ne oznake osebnosti. Primer ustreznega zapisa: »Pred drugo obremenitvijo ni preveril reference prve.« Primer neustreznega zapisa: »Bil je nepreviden.«

28.2. Skupne kritične napake POS Lite

Kritična napaka je uporaba računa druge osebe. Kritična napaka je ponovitev nejasnega kartičnega bremenjenja. Kritična napaka je nova izdaja dokumenta za prikritje že izdanega dokumenta. Kritična napaka je označitev hrane kot pripravljene, če ni pripravljena. Kritična napaka je ignoriranje jasne alergenske oziroma varnostne zahteve. Kritična napaka je potrditev nepreverjene prejemnice ali inventure. Kritična napaka je samovoljna sprememba fiskalne, plačilne ali pravne nastavitve. Kritična napaka je razkritje gesla, PIN-a, žetona, potrdila ali podatkov kartice. Kritična napaka je brisanje ali skrivanje zapisa namesto predaje odstopanja. Kritična napaka je predaja naročila neznanemu prevzemniku brez preveritve cilja.

29. Opazovalne postaje po vlogah POS Lite

29.1. Natakar: sprememba mize z že poslano jedjo POS Standard

Vhod: učna miza 14 ima naročilo 621 z juho in glavno jedjo. Vhod: gostje povedo, da so se preselili na mizo 18. Vhod: kuhinja je začela juho, glavne jedi pa še ne. Vhod: naročilo vsebuje opombo o alergenu pri glavni jedi. Pričakovano dejanje: udeleženec potrdi obe številki miz in številko naročila. Pričakovano dejanje: preveri stanje priprave pred prenosom ali spremembo. Pričakovano dejanje: kuhinji pove, katera postavka je že začeta. Pričakovano dejanje: ohrani alergensko informacijo in jo ponovno potrdi ob predaji. Pričakovano dejanje: uporabi tok iz 03 in pripravo uskladi po 05. Kritična napaka: ustvari drugo naročilo za mizo 18. Kritična napaka: izbriše začeto juho brez preveritve s kuhinjo. Kritična napaka: opusti alergensko opombo ob prenosu. Rubrika kontekst: preveri mizo, naročilo in stanje priprave. Rubrika komunikacija: pripravi poda jasno in pravočasno spremembo. Rubrika sled: ne ustvarja podvojenega naročila ali prikritega popravka. Rubrika gost: pravilno povzame, kaj ostane in kaj se spremeni. Rubrika predaja: zapiše odprto stanje za naslednika. Obnovitvena vaja: trener pripravi dve naročili na isti mizi z različnim časom. Obnovitvena vaja: udeleženec razloči naročili po številki, ne po imenu mize. Dobra predaja: »621 preneseno z 14 na 18; juha v pripravi; glavna jed z alergensko opombo še čaka.« Slaba predaja: »Miza se je premaknila.« Dokaz: ocenjevalec zapiše številko učnega naročila in izid prenosa.

29.2. Blagajnik: neusklajen rezultat kartice POS Lite

Vhod: naročilo 734 je pripravljeno za plačilo v vrednosti učnega zneska. Vhod: terminal pokaže odobritev in referenco. Vhod: POS po poskusu ne pokaže jasnega uspeha. Vhod: gost vpraša, ali lahko kartico prisloni še enkrat. Pričakovano dejanje: udeleženec ustavi vsak nov plačilni poskus. Pričakovano dejanje: zapiše čas, znesek, naročilo, register in referenco. Pričakovano dejanje: preveri stanje po avtoritativnem postopku iz 06. Pričakovano dejanje: gostu pove nevtralno, da rezultat preverja. Pričakovano dejanje: ne uporabi ponatisa ali novega računa kot rešitve plačila. Kritična napaka: znova zažene kartično transakcijo. Kritična napaka: razglasi plačilo za neuspešno samo na podlagi enega prikaza. Kritična napaka: zahteva ali zapisuje podatke kartice. Rubrika zaustavitev: takoj prepreči dvojno bremenitev. Rubrika dokaz: zbere najmanj čas, znesek, naročilo in referenco. Rubrika preverjanje: navede pravilni vir preverjanja iz 06. Rubrika komunikacija: gostu ne obljublja izida brez preveritve. Rubrika eskalacija: nejasnost preda vodji po 11, kadar postopek to zahteva. Obnovitvena vaja: terminal zavrne kartico, POS pa nima računa. Obnovitvena vaja: udeleženec loči zavrnitev od nejasnega rezultata. Dobra predaja: »734, 19:14, učni znesek, referenca zapisana; novega poskusa ni bilo; čaka preveritev.« Slaba predaja: »Kartica ne dela.« Dokaz: obrazec vsebuje referenco učnega scenarija brez občutljivih podatkov.

29.3. Pizza postaja: podobni varianti in manjkajoč dodatek POS Lite

Vhod: naročilo 901 vsebuje dve pici podobnega imena. Vhod: ena ima določeno testo in omejitev sestavine. Vhod: za drugo zmanjka navedenega dodatka. Vhod: issue postaja čaka celotno naročilo. Pričakovano dejanje: udeleženec prebere velikost, testo, dodatke in opombe za vsako pico. Pričakovano dejanje: fizično oziroma procesno loči pripravo variant. Pričakovano dejanje: ne zamenja manjkajočega dodatka brez potrditve. Pričakovano dejanje: natakarju ali vodji sporoči manjkajoči dodatek pred izdajo. Pričakovano dejanje: issue postaji navede številko naročila in dejanski status obeh pic. Kritična napaka: uporabi nedovoljeno sestavino pri omejeni varianti. Kritična napaka: samovoljno zamenja dodatek. Kritična napaka: preda pico neznanemu gostu mimo preverjene izdaje. Rubrika razločevanje: obravnava vsako varianto po njenem zapisu. Rubrika varnost: ob nejasnosti ustavi pripravo omejene variante. Rubrika komunikacija: pravočasno sporoči pomanjkanje. Rubrika kakovost: pripravljeno označi po kontroli pravilnosti. Rubrika predaja: issue dobi številko, količino in manjkajoči del. Obnovitvena vaja: trener spremeni vrstni red dveh podobnih nalog. Obnovitvena vaja: udeleženec ponovno preveri zapise namesto spomina. Dobra predaja: »901: ena pizza pripravljena, druga čaka potrditev alternative za manjkajoč dodatek.« Slaba predaja: »Ena pizza manjka.« Dokaz: zapis vsebuje odločitev o dodatku in osebo, ki jo potrdi.

29.4. Bar: napačna pripravljalna pot in razlitje POS Lite

Vhod: barski pogled prejme jed, ki očitno ne sodi v bar. Vhod: hkrati prejme dve pijači za naročilo 455. Vhod: med pripravo ene pijače pride do razlitja. Pričakovano dejanje: udeleženec preveri postajo, številko naročila in vrsto postavke. Pričakovano dejanje: ne pripravi kuhinjske jedi samo zato, ker jo vidi na zaslonu. Pričakovano dejanje: pravilni poti oziroma vodji sporoči napačno usmerjanje. Pričakovano dejanje: pijači pripravi le po potrjenih nalogah. Pričakovano dejanje: razlitje evidentira oziroma preda po postopku zalog iz 07. Kritična napaka: spremeni KDS ali meni brez pooblastila. Kritična napaka: skrije razlitje brez evidence. Kritična napaka: označi kuhinjsko jed kot pripravljeno. Rubrika identifikacija: pravilno prepozna napačno pot. Rubrika prioriteti: ne izgubi veljavnih barskih nalog. Rubrika zaloga: razlikuje odpad od prodane pijače. Rubrika komunikacija: navede naročilo, postajo in čas vodji. Rubrika meja vloge: ne posega v plačila ali konfiguracijo. Obnovitvena vaja: ista postavka se pokaže na baru in v kuhinji. Obnovitvena vaja: udeleženec opiše, kako prepreči dvojno pripravo. Dobra predaja: »455: dve pijači izdani; kuhinjska postavka napačno na barski poti, vodja obveščen; razlitje predano po 07.« Slaba predaja: »Zaslon je bil napačen.« Dokaz: ocenjevalec zapiše varno eskalacijo in morebitni zalogovni zapis.

29.5. Izdajna postaja: nepopoln paket za prevzem POS Lite

Vhod: naročilo 377 za prevzem ima jed iz kuhinje in pijačo iz bara. Vhod: kuhinja je označila svoj del pripravljen. Vhod: barni del še ni prispel. Vhod: oseba pri pultu pove samo svoje ime. Pričakovano dejanje: udeleženec preveri številko naročila oziroma odobren identifikator prevzema. Pričakovano dejanje: prešteje sestavne dele naročila. Pričakovano dejanje: zadrži predajo, dokler ne preveri manjkajočega dela. Pričakovano dejanje: pri baru preveri status konkretne postavke. Pričakovano dejanje: označi prevzem le ob dejanski predaji po pravilu enote. Kritična napaka: preda nepopoln paket brez jasne odločitve gosta in postopka. Kritična napaka: ugiba, komu pripada naročilo po imenu. Kritična napaka: označi prevzem pred fizično predajo. Rubrika identiteta: uporabi odobren identifikator. Rubrika popolnost: primerja paket s celotnim naročilom. Rubrika uskladitev: išče manjkajoči del pri pravi postaji. Rubrika status: ne zapira koraka prezgodaj. Rubrika komunikacija: čakanje gostu razloži brez domnev o krivdi. Obnovitvena vaja: dve naročili imata isto ime prevzemnika. Obnovitvena vaja: udeleženec uporabi številko naročila, ne imena. Dobra predaja: »377 zadržan na izdaji; kuhinjski del pripravljen, pijača čaka v baru; prevzem še ni označen.« Slaba predaja: »Kupec čaka.« Dokaz: ocenjevalec zapiše identifikator in manjkajočo postavko.

29.6. Skladiščnik: prejemnica z neujemajočim se pakiranjem POS Lite

Vhod: dobavnica 77 navaja deset pakiranj artikla A. Vhod: fizični prevzem kaže devet pakiranj in drugo enoto mere. Vhod: OCR predlog prikazuje podoben, vendar drug artikel. Pričakovano dejanje: udeleženec preveri dobavitelja, datum in številko dokumenta. Pričakovano dejanje: primerja fizično oznako, pakiranje in enoto mere z dokumentom. Pričakovano dejanje: OCR obravnava kot predlog in ne kot dokaz. Pričakovano dejanje: ne potrdi prejemnice, dokler ne razjasni razlike. Pričakovano dejanje: odstopanje zapiše in preda po 07 oziroma 11, če je potrebno. Kritična napaka: potrdi deset pakiranj brez fizične potrditve. Kritična napaka: izbere podoben artikel zaradi hitrejšega vnosa. Kritična napaka: prilagodi zalogo za lepše stanje brez dokumentiranega razloga. Rubrika dokument: preveri identiteto in kontrolne podatke. Rubrika fizično stanje: uporablja pravo enoto mere. Rubrika presoja OCR: prepozna neskladje predloga. Rubrika odločitev: zadrži potrditev ob nejasnosti. Rubrika predaja: navede dokument, vrstico, razliko in naslednji korak. Obnovitvena vaja: trener doda pravilno količino, vendar napačno ceno. Obnovitvena vaja: udeleženec ponovno preveri vse kontrolne podatke. Dobra predaja: »Dobavnica 77 ni potrjena; artikel A: devet pakiranj fizično, dokument deset, OCR predlaga drug artikel.« Slaba predaja: »Dobava se ne ujema.« Dokaz: ocenjevalec priloži številko učnega dokumenta in stanje potrditev.

29.7. Vodja izmene: zamašek med pripravo in plačili POS Lite

Vhod: kuhinja poroča o zamudi pri štirih naročilih. Vhod: bar poroča o napačni poti ene naloge. Vhod: blagajnik ima eno nejasno kartično plačilo. Vhod: natakarji predlagajo ponovno pošiljanje vseh nalog. Pričakovano dejanje: udeleženec najprej določi obseg po številkah naročil in postajah. Pričakovano dejanje: prepove slepo ponovno pošiljanje in dvojne plačilne poskuse. Pričakovano dejanje: razporedi jasnega lastnika za pripravo, plačilo in komunikacijo z gosti. Pričakovano dejanje: uporabi 05 za pripravo, 06 za plačilo in 11 za incident. Pričakovano dejanje: zapiše čas, prizadeti obseg in naslednji pregled. Kritična napaka: naroči osebju, naj izbriše naloge za čiščenje vrste. Kritična napaka: odobri ponovno bremenitev brez preveritve. Kritična napaka: samovoljno spremeni konfiguracijo med odprtimi plačili. Rubrika triaža: loči tri incidente po tveganju in lastniku. Rubrika varovanje sledi: zaustavi ponovitve in prikrivanje. Rubrika koordinacija: daje izvršljiva navodila po vlogah. Rubrika komunikacija: določi, kdo obvesti goste. Rubrika predaja: določi lastnika, rok in preverljiv naslednji korak. Obnovitvena vaja: ocenjevalec doda izpad tiskanja samo na baru. Obnovitvena vaja: udeleženec ne razširi incidenta brez dokaza. Dobra predaja: »19:20–19:28: kuhinja 4 naloge, bar 1 napačna pot, plačilo 734 nejasno; ponovitve ustavljene; lastniki določeni.« Slaba predaja: »Bila je gneča.« Dokaz: zapis vsebuje obseg, odločitve in reference prizadetih primerov.

29.8. Manager: odobritev spremembe poslovnega pravila POS Lite

Vhod: predlog uvaja nov paket pijače za dve enoti. Vhod: sprememba vpliva na meni, pripravo, ceno in poročila. Vhod: predlagatelj želi objavo pred večernim servisom. Pričakovano dejanje: udeleženec določi poslovni cilj, lastnika in prizadete enote. Pričakovano dejanje: preveri vpliv po 04, 05, 06 in 08. Pričakovano dejanje: odloči, ali čas spremembe omogoča varen preskus. Pričakovano dejanje: administratorju preda odobren, omejen zahtevek po 09. Pričakovano dejanje: določi komunikacijo in spremljanje prvega servisa. Kritična napaka: zahteva neposredno spremembo cene med največjo gnečo brez presoje. Kritična napaka: odobri brez navedbe enot ali lastnika. Kritična napaka: poskuša sam izvesti občutljivo konfiguracijo brez postopka. Rubrika obseg: prepozna vse prizadete poslovne tokove. Rubrika odločitev: utemelji termin z operativnim tveganjem. Rubrika zahtevek: vsebuje trenutno, želeno stanje in preskus. Rubrika nadzor: določi merljiv pregled po spremembi. Rubrika komunikacija: osebje dobi jasen učinek na delo. Obnovitvena vaja: sprememba velja le za kavarno, ne za restavracijo. Obnovitvena vaja: udeleženec prepreči nenameren skupni obseg. Dobra predaja: »Paket samo za kavarno; lastnik menija potrdi vsebino; admin preskusi izven servisa; manager pregleda prvi promet.« Slaba predaja: »Dodajte paket povsod.« Dokaz: odobritev vsebuje enoto, čas, lastnika in kontrolni scenarij.

29.9. Administrator: preskus spremembe tiskalne poti POS Lite

Vhod: odobrena zahteva premakne pizza izhod na drugo evidentirano napravo. Vhod: v enoti je odprta izmena, vendar ni plačilo v teku. Vhod: stara pot je znana in zabeležena. Pričakovano dejanje: udeleženec preveri odobritev, podjetje, enoto in odprto delo. Pričakovano dejanje: določi en kontrolni preskus brez gostove obveznosti. Pričakovano dejanje: spremeni samo povezano tiskalno pot. Pričakovano dejanje: preveri cilj, čitljivost in odsotnost dvojnega izpisa. Pričakovano dejanje: zapiše rezultat, izvajalca in možnost vrnitve po 09. Kritična napaka: hkrati spremeni enoto, register in tiskalnik. Kritična napaka: izvede serijo preskusov v živo pripravo. Kritična napaka: razkrije ali zahteva skrivnost integracije v zapisu. Rubrika priprava: ima odobritev, stanje in vrnitev. Rubrika najmanjši poseg: spremeni eno logično skupino. Rubrika preskus: preveri celotno POS pot, ne le lokalni tisk. Rubrika vpliv: preveri, da drugi izhodi ostanejo neprizadeti. Rubrika revizija: dokumentira dejstva in operativnega lastnika. Obnovitvena vaja: preskus gre na star in nov cilj hkrati. Obnovitvena vaja: udeleženec ustavi nadaljnje posege in sledi 09 ter 11. Dobra predaja: »Pizza pot spremenjena v enoti X; en kontrolni izpis na novi cilj; brez dvojnega izpisa; stara pot zapisana.« Slaba predaja: »Tiskalnik popravljen.« Dokaz: evidenca navaja spremembo, preskus, rezultat in vrnitev.

29.10. Računovodja: manjkajoč dokument v prenosu POS Lite

Vhod: dnevno poročilo enote kaže račun 566. Vhod: kontrola prenosa POS→ERP računa 566 ne pokaže. Vhod: obdobje vsebuje še en že uspešno prenesen dokument. Pričakovano dejanje: udeleženec preveri podjetje, enoto, obdobje in filter poročila. Pričakovano dejanje: preveri status prenosa konkretnega dokumenta po 08. Pričakovano dejanje: loči manjkajoči dokument od neusklajenega prikaza. Pričakovano dejanje: ne izvozi celotnega obdobja znova brez obsega in razloga. Pričakovano dejanje: zapiše dokument, status, lastnika in eskalacijo. Kritična napaka: ustvari izmišljen dokument za poročilo. Kritična napaka: dvakrat pošlje celotno obdobje zaradi ene vrstice. Kritična napaka: spreminja kontiranje ali fiskalne nastavitve brez pooblastila. Rubrika kontekst: preveri pravilno družbo, enoto in obdobje. Rubrika analiza: sledi konkretnemu dokumentu in statusu. Rubrika preprečitev duplikata: omeji poseg na dokazani obseg. Rubrika uskladitev: vključi računovodsko in tehnično odgovornost. Rubrika sled: odstopanje ostane dokumentirano do razrešitve. Obnovitvena vaja: dokument je prisoten, vendar filter izključuje njegovo enoto. Obnovitvena vaja: udeleženec popravi ugotovitev, ne pa izvornega podatka. Dobra predaja: »566 preverjen za podjetje, enoto in obdobje; status prenosa zahteva pregled; obdobje ni ponovno izvoženo.« Slaba predaja: »ERP manjka račune.« Dokaz: zapis vključuje številko dokumenta, preverjene filtre in naslednjega lastnika.

30. Simulacije konfliktov med vlogami POS Extended

30.1. Natakar in kuhinja: gost zahteva zamenjavo POS Extended

Vhod: natakar pove, da gost noče več jedi 410. Vhod: kuhinja pove, da je priprava že začeta. Vhod: gost želi takoj drugo jed iz istega cenovnega razreda. Naloga natakarja: preveri izvorno naročilo in ne obljubi rezultata. Naloga kuhinje: pove dejansko stanje priprave in možni vpliv. Naloga vodje: odloči o izjemi v okviru pravil podjetja. Pravilen izid: odločitev je vidna in priprava ne temelji na domnevi. Nepravilen izid: natakar izbriše postavko, kuhinja pa jo dokonča brez predaje. Sklic: 03 za spremembo, 05 za pripravo, 07 za odpad, kadar nastane. Dokaz: predaja navaja 410, stanje priprave, odločitev in lastnika.

30.2. Blagajnik in vodja: pritisk za novo kartično plačilo POS Extended

Vhod: terminal kaže odobritev, POS pa nejasen rezultat. Vhod: vodja zaradi vrste reče »poskusi še enkrat«. Naloga blagajnika: mirno zavrne ponovitev in navede postopek iz 06. Naloga vodje: zaščiti gosta, zbere referenco in uporabi 11 po potrebi. Pravilen izid: pritisk ne spremeni varnega postopka. Nepravilen izid: vodja uporabi avtoriteto za obhod preverjanja. Sklic: 06 za plačilni tok in 11 za eskalacijo. Dokaz: zapis navede, kdo je zaustavil ponovitev in kateri dokaz je zbran.

30.3. Bar in skladiščnik: manjkajoča pijača POS Extended

Vhod: bar ugotovi, da deklarirana zaloga ne ustreza dejanskemu stanju. Vhod: natakar čaka odgovor za gosta. Naloga bara: preneha obljubljati razpoložljivost in sporoči konkretni artikel. Naloga skladiščnika: preveri dokument, mero in znane odpise po 07. Naloga vodje: odloči o obvestilu osebju in meniju po 04. Pravilen izid: prodaja se ne nadaljuje na podlagi napačne razpoložljivosti. Nepravilen izid: bar izbere nedovoljeno alternativo in skladiščnik popravi stanje brez razloga. Sklic: 04 za meni in 07 za zalogovni razlog. Dokaz: predaja vsebuje artikel, dejansko stanje, omejitev in lastnika.

30.4. Issue postaja in dostavni sprejemnik: dve podobni dostavi POS Extended

Vhod: dve dostavni naročili imata enako ime prejemnika. Vhod: voznik zahteva en paket, ne navede številke naročila. Naloga issue postaje: zahteva odobren identifikator in preveri sestavne dele. Naloga sprejemnika: preveri kanal in naslovne podatke po 05. Naloga vodje: zadrži predajo, če identiteta ni razjasnjena. Pravilen izid: noben paket ni predan na podlagi imena samega. Nepravilen izid: osebje izbere paket, ker je pripravljen prvi. Sklic: 05 za dostavni tok in 06 za plačilni status, če je vprašljiv. Dokaz: zapis vsebuje številko naročila, kanal in stanje predaje.

30.5. Manager in administrator: nujna sprememba sredi servisa POS Extended

Vhod: manager zahteva spremembo tiskalne poti med gnečo. Vhod: administrator ugotovi odprta naročila in aktivno pripravo. Naloga managerja: navede poslovni razlog in sprejme omejitev časa. Naloga administratorja: predlaga varen termin, obseg in rezervni postopek. Naloga vodje: vodi servis brez naključnih konfiguracijskih sprememb. Pravilen izid: sprememba se izvaja po kontroliranem postopku iz 09. Nepravilen izid: administrator spremeni več nastavitev, da bi hitro našel rešitev. Sklic: 09 za spremembo, 11 za incident in 05 za lokalno pripravo. Dokaz: zahtevek vsebuje čas, obseg, preskus in vrnitev.

30.6. Računovodja in administrator: zavrnjen prenos POS Extended

Vhod: računovodja najde zavrnjen dokument v prenosu. Vhod: administrator želi izbrisati zapis in poslati cel dan znova. Naloga računovodje: ohrani dokaz, preveri obseg in nasprotuje dvojni oddaji. Naloga administratorja: preveri tehnični vzrok brez spreminjanja vira resnice. Naloga managerja: določi lastnika popravka in kontrolnega prenosa. Pravilen izid: odpravi se dokazani vzrok, kontrola pa preveri enkratni rezultat. Nepravilen izid: dokument izgine iz sledi ali se obdobje podvoji. Sklic: 08 za prenos in poročila, 09 za integracijo, 11 za incident. Dokaz: zapis navaja dokument, status, obseg, izvedeni popravek in kontrolo.

31. Modeli potrdila in evidenca POS Lite

31.1. Obvezni podatki evidence POS Lite

Evidenca vsebuje ime udeleženca in njegovo operativno vlogo. Evidenca vsebuje podjetje, enoto in model poslovanja. Evidenca vsebuje datum, ocenjevalca in identifikator učnega scenarija. Evidenca vsebuje sklice na uporabljena avtoritativna poglavja. Evidenca vsebuje pet ocen meril in skupno število točk. Evidenca vsebuje navedbo kritične napake ali izrecno oznako, da je ni bilo. Evidenca vsebuje dokaz preverjenega rezultata, ne občutljivih podatkov. Evidenca vsebuje obnovitveni ukrep, kadar postaja ni uspešna. Evidenca vsebuje datum ponovne postaje in njen izid. Evidenca vsebuje ime osebe, ki je potrdila končno usposobljenost. Evidenca ne vsebuje gesel, PIN-ov, kartičnih številk, žetonov ali potrdil. Evidenca ne nadomešča revizijske sledi poslovnega sistema.

31.2. Kavarna: minimalni certifikacijski komplet POS Lite

Model kavarne vključuje natakarja, blagajnika, bar, vodjo izmene in trenerja. Če ista oseba opravlja več vlog, se vsaka vloga oceni ločeno. Natakar opravi postajo spremembe mize oziroma naročila. Blagajnik opravi postajo nejasnega kartičnega rezultata. Bar opravi postajo napačne poti in zalogovnega odpada. Vodja opravi postajo koordinacije vrste in plačilne izjeme. Trener preveri osebni dostop in kakovost predaje. Evidenca kavarne navede register in enoto učnega primera. Evidenca kavarne navede, ali je bila priprava barska ali neposredna. Evidenca kavarne navede lastnika odprte plačilne izjeme. Primer uspešne vrstice: »Kavarna, bar, postaja 32.5, 9/10, brez kritične napake, ponovitev ni potrebna.« Primer neustrezne vrstice: »Bar zna delati.«

31.3. Restavracija: minimalni certifikacijski komplet POS Lite

Model restavracije vključuje natakarja, blagajnika, kuhinjo, pizza postajo, bar in issue postajo. Vodja izmene opravi tudi simulacijo zamaška med več postajami. Skladiščnik opravi prejemnico z neujemajočim se pakiranjem. Natakar dokaže uskladitev spremembe z že začeto pripravo. Kuhinja dokaže ločevanje podobnih nalog in alergenskih zahtev. Pizza postaja dokaže pravilno razločevanje variant. Issue postaja dokaže popolnost naročila pred prevzemom. Blagajnik dokaže, da plačilni spor ne vpliva na pripravljalni status. Evidenca restavracije navede vse vključene postaje priprave. Evidenca restavracije navede, katera vloga je lastnik manjkajoče postavke. Primer uspešne vrstice: »Restavracija, issue, 377, preverjen komplet, 10/10, brez prezgodnje predaje.« Primer neustrezne vrstice: »Naročilo je bilo skoraj celo.«

31.4. Dostava: minimalni certifikacijski komplet POS Extended

Model dostave vključuje sprejemnika, kuhinjo, issue postajo, blagajnika in vodjo. Sprejemnik preveri kanal, odobren identifikator in podatke naročila po 05. Issue postaja preveri paket in pravilen prevzemnik. Kuhinja preveri časovno prednost brez zamenjave naročil. Blagajnik preveri plačilni status brez domneve, da je dostava plačana. Vodja vodi zamudo in nejasnost kanala. Administrator se certificira le, kadar upravlja odobreno integracijsko spremembo po 09. Evidenca dostave navede kanal naročila brez nepotrebnih osebnih podatkov. Evidenca dostave navede številko naročila, ne celotnega naslova prejemnika. Evidenca dostave navede, kdo je potrdil predajo vozniku oziroma prevzem. Primer uspešne vrstice: »Dostava, issue, dve enaki imeni, identiteta potrjena s številko naročila, 9/10.« Primer neustrezne vrstice: »Voznik je vedel, kateri paket je njegov.«

31.5. Dogodek: minimalni certifikacijski komplet POS Extended

Model dogodka vključuje natakarja, blagajnika, pripravo, vodjo izmene in administratorja po potrebi. Natakar dokaže delo z omejenim menijem in pravilnim kanalom. Blagajnik dokaže zaustavitev nejasnega plačila ob vrsti. Priprava dokaže, da ne označi pripravljenosti zaradi hitrosti. Vodja dokaže razporeditev vlog in jasen nadomestni postopek ob izpadu. Administrator dokaže dokumentiran preskus začasne naprave izven aktivnega plačila. Manager dokaže odobritev začasne spremembe z datumom konca. Evidenca dogodka navede lokacijo, datum, enoto in začasne naprave. Evidenca dogodka navede, katera začasna pravica se po dogodku odstrani. Evidenca dogodka navede predajo odprtih izjem v zaključek po 08. Primer uspešne vrstice: »Dogodek, blagajnik, terminalski neskladni rezultat, ponovitev blokirana, 10/10.« Primer neustrezne vrstice: »Dogodek je bil uspešen.«

32. Hitra kartica za POS PIN in napravo POS Lite

32.1. POS PIN POS Lite

- Uporabljam svoj POS PIN, ne PIN-a sodelavca.
- Pred menjavo preverim podjetje, enoto, blagajno in izmeno.
- Po menjavi preverim prikazano identiteto natakarja.
- Ob napačnem PIN-u ne ugibam in ne ustvarjam novega računa.
- Pozabljen ali preklican PIN predam vodji oziroma administratorju.
- Hitra menjava ostane v revizijski sledi.

32.2. Naprava POS Lite

- Vidim samo dovoljene mize oziroma potrjeno območje.
- Preveril sem vezani tiskalnik in terminal.
- Ne preglasim vezave naprave z naključno izbiro druge naprave.
- Pri težavi s šumniki ali EUR preverim kodno stran in tiskalni most.
- Demo Viva rezultat ni označen kot produkcijsko plačilo.
- Sprememba ima lastnika, preskus in načrt vrnitve.

33. Funkcije, ki jih ne smemo obljubiti POS Lite

V trenutni izvedbi niso na voljo:

- javna internetna rezervacija mize;
- spletni nakup ali dostava darilnega bona;
- Stripe spletno plačilo, Stripe Checkout, PaymentIntent ali webhook.

Če gost ali naročnik zahteva eno od teh funkcij, zapišite zahtevo in jo predajte odgovorni osebi. Ne ustvarjajte ročnega postopka, ki bi se navzven predstavljal kot dokončana rezervacija ali spletno plačilo. Notranja POS-rezervacija, izdaja/unovčenje bona na POS-u in QR naročanje so ločeni postopki.

34. Obnovitev usposobljenosti in končna odločitev POS Lite

Obnovitev se nanaša na opaženo vrzel, ne na kaznovanje osebe. Trener najprej pokaže avtoritativni sklic, povezan z vrzeljo. Nato kandidat na novem učnem primeru izvede varen prvi korak. Trener ne uporabi iste številke naročila, kadar bi odgovor postal naučen na pamet. Pri plačilni vrzeli se ponovi razlikovanje med zavrnitvijo in nejasnim rezultatom iz 06. Pri pripravljalni vrzeli se ponovi branje celotne naloge in preverjanje statusa iz 05. Pri zalogovni vrzeli se ponovi fizična primerjava in zadržanje potrdila iz 07. Pri administrativni vrzeli se ponovi najmanjši poseg, preskus in vrnitev iz 09. Pri poročevalni vrzeli se ponovi preverjanje obdobja, obsega in statusa iz 08. Pri predajni vrzeli kandidat napiše dejstvo, čas, obseg, lastnika in naslednji korak. Uspešna obnovitev ne izbriše prvotnega zapisa. Evidenca poveže prvotno postajo z datumom in izidom obnovitve. Končno potrdilo se izda samo za vlogo in model, ki sta bila dejansko preverjena. Potrdilo za kavarno samo po sebi ne potrjuje dela na pizza ali dostavni postaji. Potrdilo za restavracijo samo po sebi ne daje administratorskih pravic. Potrdilo ne nadomešča odobrene dodelitve dostopa iz 01 in 09. Ob spremembi procesa trener določi, katere postaje je treba ponovno preveriti. Ob ponavljajočem se incidentu vodja lahko zahteva ciljno ponovno postajo. Končna odločitev vsebuje »uspešno«, »uspešno po obnovitvi« ali »še ni potrjeno«. Odločitev »še ni potrjeno« navede naslednjo konkretno vajo in odgovorno osebo.

35. Računovodja: KIR, KPR in predaja POS Lite

- Vsi zaključeni računi, storna in vračila imajo vir za KIR.
- Vsi potrjeni prejeti računi in povezani popravki imajo vir za KPR.
- Preverjeni so partner, datum, DDV-koda, osnova, DDV in odbitnost.
- Uskladitev KIR/KPR z glavno knjigo je dokumentirana; avtomatski popolni

tie-out ni domnevan brez dokazila.

- XML izvoz in dejanska oddaja v eDavke sta preverjena ločeno.
- Shranjeni so XML, čas, uporabnik, hash oziroma referenca datoteke in

povratnica ali zavrnitev; aplikacija sama ne pomeni oddaje v eDavke.

DEL XI

Odpravljanje težav in izredni primeri

V tem delu so zbrani preverjeni postopki in reševanje napak za navedeno področje.

11. Odpravljanje težav in izredni primeri POS Lite

1. Varen odziv POS Lite

Simptom ni dokaz vzroka. Najprej ustavite ponavljanje dejanja, nato preverite zapis in šele potem ukrepajte. Ne brišite dokumentov, naročil ali dnevnikov, da bi »počistili« napako. Zapišite čas, enoto, uporabnika, napravo, številko dokumenta in vidno sporočilo.

Simptom	Pomen	Varen ukrep
gumb se vrti	rezultat ni znan	počakajte, nato preverite arhiv
zaslon javi napako	dejanje morda ni uspelo	preberite sporočilo in preverite stanje
zapis manjka v pogledu	lahko je filter ali druga enota	preverite kontekst in iskanje
naprava ne odgovarja	lokalna povezava je lahko prekinjena	ne ustvarjajte nadomestnih dokumentov

2. Brez povezave ali sinhronizacija POS Lite

2.1. Simptom POS Lite

POS se ne nalaga, spremembe ostanejo v čakanju, naprava je brez povezave ali podatki med napravami niso enaki.

2.2. Pomen POS Lite

Lahko gre za lokalno omrežje, prijavno sejo, strežnik ali še nedokončano sinhronizacijo. Ni dovoljeno sklepati, da se vnos ni shranil samo zato, ker ga trenutno ne vidite.

2.3. Varen ukrep POS Lite

1. Ne ponavljajte vnosa ali plačila.
2. Preverite povezavo naprave in ali je prijava še veljavna.
3. Po ponovni povezavi poiščite naročilo oziroma dokument po času, številki in znesku.
4. Primerjajte stanje na enem zaupanja vrednem pogledu.
5. Če je rezultat nejasen, predajte vodji z zbranimi podatki.

Ne čistite predpomnilnika, ne nameščajte programov in ne menjajte enote brez odobritve.

3. Terminal: neznan rezultat POS Lite

3.1. Simptom POS Lite

Terminal pokaže odobritev, zavrnitev ali časovno omejitev, POS pa čaka, javi napako ali ne prikaže plačila.

3.2. Pomen POS Lite

Plačilo je lahko že odobreno, tudi če POS odgovora ni prejel. Drugi poskus lahko gosta bremeni dvakrat.

3.3. Varen ukrep POS Lite

1. Ne zaženite druge transakcije in ne zahtevajte druge kartice.
2. Zapišite čas, znesek, terminal, ponudnika in referenco s potrdila, če obstaja.
3. V POS-u preverite naročilo, plačilo in arhiv računov.
4. Preverite stanje na terminalu oziroma po odobrenem postopku ponudnika.
5. Če stanje ni potrjeno, predajte blagajniku ali vodji.
6. Gostu povejte, da plačilo preverjate; ne trdite, da je neuspešno.

Nikoli ne plačajte dvakrat zaradi nejasnega rezultata terminala. Podrobni tok plačila in preverjanja računa je v 06.

4. FURS ali potrdilo POS Lite

4.1. Simptom POS Lite

Račun pokaže fiskalno napako, manjka EOR, potrdilo je poteklo ali je zavrnjena povezava.

4.2. Pomen POS Lite

Vzrok je lahko potrdilo, konfiguracija blagajne, dosegljivost storitve ali poslovni podatek. Ne kaže nujno na neizdan račun.

4.3. Varen ukrep POS Lite

1. Preverite številko računa in njegovo stanje v arhivu.
2. Preberite celotno sporočilo ter zapišite čas in enoto.
3. Ne izdajajte istega računa ponovno.
4. Uporabite odobren postopek za motnje fiskalizacije iz 06.
5. Administratorju predajte podatke brez datoteke potrdila in brez gesla.

Potrdila, zasebnega ključa in gesla ne pošiljajte podpori v klepetu ali posnetku zaslona.

5. Tiskalni most ali tiskalnik POS Lite

5.1. Simptom POS Lite

Račun, kuhinjski listek ali poročilo se ne natisne, čaka ali pride na napačen tiskalnik.

5.2. Pomen POS Lite

Dokument je lahko veljavno ustvarjen; napaka je lahko v mostu, omrežju, papirju ali usmerjanju.

5.3. Varen ukrep POS Lite

1. Najprej preverite, ali dokument obstaja v POS-u.
2. Preverite papir, napajanje in prikaz povezave tiskalnika.
3. Preverite, ali je most aktiven na določeni napravi.
4. Ne izdajajte novega računa zaradi manjkajočega tiska.
5. Uporabite ponatis oziroma odobreno alternativo šele po preverjanju.
6. Napačno usmerjanje predajte administratorju.

Nastavitev mostov je v 09, izdaja računa in tisk pa v 06.

6. Zastarela enota ali blagajna POS Lite

6.1. Simptom POS Lite

Manjkajo mize, številčenje ni pričakovano, naročilo se ne vidi v pripravi ali je prikazana stara enota oziroma blagajna.

6.2. Pomen POS Lite

Naprava, uporabnik ali filter lahko uporablja napačen poslovni kontekst.

6.3. Varen ukrep POS Lite

1. Ustavite vnos pred plačilom.
2. Preverite podjetje, enoto, blagajno, izmeno in poslovni datum.
3. Ne ustvarjajte nove mize ali nadomestnega računa.
4. Preverite iskanje v pravilni enoti.
5. Če je enota zaprta ali zastarela, obvestite vodjo oziroma administratorja.

7. Rezervacija blokira mizo POS Extended

7.1. Simptom POS Lite

Miza je zasedena ali blokirana, gost pa je ni prevzel oziroma je rezervacija napačna.

7.2. Pomen POS Lite

Miza je lahko vezana na aktivno rezervacijo, odprto naročilo ali pravilo razporeditve.

7.3. Varen ukrep POS Lite

1. Preverite rezervacijo, čas, ime in stanje mize.
2. Preverite odprta naročila na isti mizi.
3. Ne odpirajte nove fizične mize za prikritje konflikta.
4. Spremembo rezervacije naj potrdi pooblaščena oseba.
5. Gostu dodelite drugo mizo le po dogovoru z vodjo.

8. KDS, kuhinja ali bar POS Standard

8.1. Simptom POS Standard

Postavka se ne prikaže, je prikazana dvakrat, ima napačno opombo ali se stanje ne posodobi.

8.2. Pomen POS Standard

Naročilo je lahko neoddano, filtrirano, usmerjeno drugam ali sinhronizirano z zamikom.

8.3. Varen ukrep POS Standard

1. Preverite številko naročila in postavko v POS-u.
2. Preverite pravilen pripravljalni pogled in filter.
3. Natakar in priprava uskladita dejansko stanje neposredno.
4. Ne pripravljajte dveh porcij samo po dveh prikazih brez preverjanja.
5. Ne označujte postavke pripravljene, če ni pripravljena.
6. Ob ponavljanju predajte vodji s časom in številko naročila.

9. Zaloga, prejemnica in OCR POS Lite

9.1. Simptom POS Lite

Zaloga je negativna, prejemnica nima smisla, OCR napačno prebere dobavitelja, artikel, količino, ceno ali DDV.

9.2. Pomen POS Lite

OCR razbere dokument in pripravi predlog; ne potrdi poslovne resničnosti. Razlika je lahko v pakiranju, enoti mere, datumu, dvojnem dokumentu ali povezavi artikla.

9.3. Varen ukrep POS Lite

1. Primerjajte sliko oziroma izvirnik z glavo in postavkami.
2. Preverite dobavitelja, številko, datum, vrsto dokumenta in duplikat.
3. Preverite artikel, pakiranje, enoto mere, količino, ceno, DDV in seštevek.
4. Ne potrjujte dokumenta z neznanim ujemanjem.
5. Popravite samo preverjene podatke ali shranite osnutek za odgovorno osebo.
6. Po potrditvi preverite učinek na zalogo.

Podrobni vnos in uvoz sta v 07.

10. Napaka dostopa POS Lite

10.1. Simptom POS Lite

Prijava ne uspe, manjka gumb, uporabnik ne vidi enote ali je seja potekla.

10.2. Pomen POS Lite

Vzrok so lahko napačna prijava, potek seje, vloga, dodelitev enote ali povezava.

10.3. Varen ukrep POS Lite

1. Uporabite svoj račun in preberite sporočilo.
2. Preverite povezavo ter se po potrebi znova prijavite.
3. Po prijavi preverite, ali je bil prejšnji vnos že shranjen.
4. Ne uporabljajte računa sodelavca in ne ugibajte gesla.
5. Vodji predajte zahtevo za pravico; administrator preveri profil po 09.

11. Podpora brez skrivnosti POS Lite

Zahtevek naj vsebuje:

1. datum in čas;
2. podjetje, enoto in blagajno;
3. vlogo uporabnika in vrsto naprave;
4. korake tik pred napako;
5. točno besedilo sporočila;
6. številko naročila, računa ali dokumenta, kadar obstaja;
7. ali je bil rezultat preverjen v arhivu, na terminalu ali na tiskalniku.

Ne pošiljajte gesel, PIN-ov, sejnih žetonov, zasebnih ključev, datotek potrdil ali celotnih podatkov kartic. Posnetek zaslona pred pošiljanjem preglejte in prikrijte osebne oziroma plačilne podatke.

12. Kdaj ustaviti in eskalirati POS Lite

Takoj eskalirajte sum dvojnega plačila, nejasen fiskalni dokument, sum nepooblaščenega dostopa, izgubo naprave, napačno enoto pri izdanem računu ali ponavljajočo se izgubo sinhronizacije. Ne spreminjajte dokazov in ne obljubljajte roka za odpravo, ki ga ne morete potrditi. Vodja skrbi za operativno odločitev; administrator za konfiguracijo; podpora za tehnično diagnozo.

13. Kako brati kartice incidentov POS Lite

Vsaka kartica spodaj je namenjena prvemu varnemu odzivu. Ne nadomešča pooblastil, internega akta ali postopka ponudnika plačil. Beseda »ustavite« pomeni: ne izvajajte iste potrditve še enkrat. Beseda »preverite« pomeni: poiščite obstoječi zapis, ne sklepajte iz videza gumba. Beseda »eskalirajte« pomeni: predajte primer vodji, administratorju ali podpori z dokazi.

Za vsak primer zapišite naslednje podatke:

- čas začetka in čas zadnjega poskusa;

- podjetje, enoto, blagajno in poslovni datum;
- uporabniško vlogo, ne pa gesla uporabnika;
- vrsto naprave, njen prikazani naziv in omrežni način;
- številko naročila, računa, rezervacije ali dokumenta;
- natančen znesek, kadar je pomemben;
- celotno vidno sporočilo in korake pred njim;
- že izvedene varne korake in njihov rezultat.

Ne vključujte PIN-a, številke kartice, gesla, žetona seje, zasebnega ključa ali datoteke potrdila.

14. Dostop, seja in poslovni kontekst POS Lite

14.1. Prijava se vrne na začetni zaslon POS Lite

Simptom. Po prijavi se zaslon znova odpre za prijavo ali se seja takoj izteče.

Verjetni pomen. Povezava ni stabilna, ura naprave je napačna ali seja ni bila ustvarjena.

Dokazi. Zapišite čas, besedilo obvestila, vrsto povezave in ali se to zgodi tudi na drugi odobreni napravi.

Varni koraki.

1. Ustavite ponavljajoče prijave za trenutek.
2. Preverite, ali naprava kaže povezavo in pravilen čas.
3. Zaprite samo aplikacijo oziroma zavihek po lokalnem postopku.
4. Znova se prijavite s svojim računom.
5. Pred novim vnosom preverite, ali je bil prejšnji vnos že shranjen.

Ustavite in eskalirajte. Takoj ob ponavljanju na več uporabnikih ali ob opozorilu o blokiranem računu.

Prepovedano. Ne ugibajte gesel, ne uporabljajte računa sodelavca in ne brišite podatkov brskalnika brez odobritve.

Za podporo. Vloga, enota, čas, besedilo napake, vrsta naprave in ali je težava skupna.

14.2. Manjka gumb ali pogled POS Lite

Simptom. Uporabnik vidi naročila, ne vidi pa plačila, zaloge, poročila ali nastavitve.

Verjetni pomen. Gre za vlogo, dodelitev enote, stanje izmene ali napačen delovni pogled.

Dokazi. Primerjajte prikazano podjetje, enoto, blagajno in profil z razporedom dela.

Varni koraki.

1. Ne iščite obvoda z drugim računom.
2. Osvežite pogled le po preverjanju, da ni odprtega nepotrjenega vnosa.
3. Preverite pravilno enoto in izmeno.

4. Vodji predajte zahtevo z opisom potrebnega opravila.
5. Administrator naj pravico spremeni po odobrenem postopku.

Ustavite in eskalirajte. Če je dostop nenadoma širši od pričakovanega ali če manjka pravica za fiskalno kritično opravilo med servisom.

Prepovedano. Ne delite prijave in ne spreminjajte lastne vloge.

Za podporo. Uporabniška vloga, pričakovani pogled, dejanski pogled, enota in čas.

14.3. Napačna enota, blagajna ali poslovni datum POS Lite

Simptom. Mize, računi, cene ali številčenje niso pričakovani.

Verjetni pomen. Naprava je v napačnem poslovnem kontekstu; to ni dokaz, da podatkov ni.

Dokazi. Posnetek glave zaslona brez osebnih podatkov, prikazan datum, enota, blagajna in izmena.

Varni koraki.

1. Ne dodajajte artiklov in ne začnite plačila.
2. Preverite kontekst v glavi aplikacije.
3. Poiščite naročilo v pravilni enoti po številki in času.
4. Obvestite vodjo, preden zamenjate delovni kontekst.
5. Po spremembi preverite, da je odprto pravo naročilo.

Ustavite in eskalirajte. Če je bil račun že izdan v napačni enoti ali blagajni.

Prepovedano. Ne ustvarjajte nadomestne mize, računa ali izmišljene izmene.

Za podporo. Stari in pričakovani kontekst, številka dokumenta ter čas.

14.4. Sum zlorabe ali izgubljena naprava POS Lite

Simptom. Vidni so neznani vnosi, neznana prijava ali manjkajoča prijavljena naprava.

Verjetni pomen. Lahko gre za deljeno sejo, napačno dodelitev ali varnostni incident.

Dokazi. Čas, naprava, uporabnik, vidna dejanja in fotografija inventarne oznake, če jo politika dovoljuje.

Varni koraki.

1. Napravo zaklenite oziroma fizično zavarujte, če je na voljo.
2. Ne pregledujte ali spreminjajte sumljivih zapisov.
3. Takoj obvestite vodjo in skrbnika dostopa.
4. Uporabite drugo odobreno napravo samo po navodilu vodje.
5. Zapišite vse osebe, ki so imele dostop do območja.

Ustavite in eskalirajte. Vedno; ob sumu na plačilne ali osebne podatke brez odlašanja.

Prepovedano. Ne poskušajte sami »izslediti« uporabnika in ne pošiljajte posnetkov z občutljivimi podatki.

Za podporo. Minimalni časovni okvir, naprava, enota, vrsta suma in kontakt vodje.

15. Omrežje, realni čas in čakalna vrsta POS Lite

15.1. Sprememba ostane v čakanju POS Lite

Simptom. Ikona sinhronizacije čaka, drug zaslon spremembe ne vidi ali se prikaz ne osveži.

Verjetni pomen. Vnos je lahko lokalno sprejet, oddan v čakalno vrsto ali neuspešen.

Dokazi. Čas potrditve, identifikator naročila, vidno stanje čakalne vrste in stanje povezave.

Varni koraki.

1. Ne pritiskajte potrditve drugič.
2. Ohranite napravo vključeno in povezano.
3. Preverite, ali se zapis pokaže v arhivu ali na izvorni napravi.
4. Po vrnitvi povezave počakajte na zaključen status.
5. Primerjajte količino, znesek in čas z enim zaupanja vrednim zapisom.

Ustavite in eskalirajte. Če čakanje raste, če so prizadeta plačila ali če se vrstica po povezavi spremeni v napako.

Prepovedano. Ne odstranjujte aplikacije, ne čistite predpomnilnika in ne izdelujte kopije dokumenta.

Za podporo. Število čakajočih dejanj, časi, vrsta dejanja in stanje omrežja.

15.2. Dve napravi kažeta različno stanje POS Lite

Simptom. Natakar vidi naročilo, KDS ali blagajna pa ga ne vidi oziroma vidi drugo stanje.

Verjetni pomen. Zamuda realnega časa, filter, druga enota ali nepopolna sinhronizacija.

Dokazi. Primerjajte isto številko naročila, isto enoto, čas osvežitve in filter na obeh napravah.

Varni koraki.

1. Določite eno osebo za preverjanje zapisa.
2. Ne dodajajte enake postavke kot nadomestilo.
3. Preverite filter, postajo priprave in poslovni kontekst.
4. Kuhinji sporočite dejansko potrjeno stanje naročila.
5. Označite primer za predajo, če razlika ostane.

Ustavite in eskalirajte. Če razlika vpliva na plačilo, alergene, pripravo ali več naročil.

Prepovedano. Ne potrjujte BUMP-a za naročilo, ki ga niste preverili.

Za podporo. Obe napravi, zaslona, filtra, čas osvežitve in številka naročila.

15.3. Aplikacija se vrti ali prikaže prazno stran POS Lite

Simptom. Gumb ostane onemogočen, vrtilnik ne izgine ali seznam nenadoma nima vrstic.

Verjetni pomen. Rezultat zadnje zahteve ni znan; prazen seznam je lahko filter ali nedosegljiva storitev.

Dokazi. Zadnje dejanje, čas klika, naslov pogleda in ali se je prikaz spremenil po tem.

Varni koraki.

1. Ne klikajte istega gumba znova.
2. Počakajte razumen lokalno določen čas.
3. Preverite arhiv oziroma iskanje po ključu dejanja.
4. Če ni odprtega osnutka, znova odprite pogled.
5. Če dejanje ostane nejasno, predajte primer.

Ustavite in eskalirajte. Če je zadnje dejanje plačilo, izdaja računa, potrditev prejemnice ali sprememba zaloge.

Prepovedano. Ne osvežujte na slepo med plačilom in ne zapirajte naprave, dokler ni zabeležen čas.

Za podporo. URL ni potreben; zadostujejo modul, dejanje, čas, identifikator in sporočilo.

16. Naročila, mize in rezervacije POS Extended

16.1. Naročilo se po oddaji ne prikaže POS Lite

Simptom. Natakar je oddal naročilo, priprava ga ne prejme.

Verjetni pomen. Naročilo je lahko v osnutku, na HOLD, na drugi postaji ali v čakalni vrsti.

Dokazi. Številka naročila, stanje postavke, čas oddaje, izbrani hod in ciljna postaja.

Varni koraki.

1. Odprite obstoječe naročilo.
2. Preverite status vsake postavke.
3. Preverite HOLD/FIRE in usmerjanje.
4. Kuhinji ustno sporočite samo potrjene postavke.
5. Ponovno oddajte le postavko, za katero zapis dokazuje, da ni bila oddana.

Ustavite in eskalirajte. Če sta status POS in KDS neusklajena ali če gre za alergensko kritično naročilo.

Prepovedano. Ne ustvarjajte novega naročila z vsemi istimi artikli.

Za podporo. Naročilo, postavke, postaja, časi in prikaz statusa.

16.2. Miza je nepričakovano zasedena POS Standard

Simptom. Sistem ne dovoli odpreti mize ali pokaže neznano odprto naročilo.

Verjetni pomen. Miza je vezana na drugo naročilo, rezervacijo ali fizično prejšnjo skupino.

Dokazi. Številka odprtega naročila, stanje plačila, rezervacija, ime odgovornega natakarja in čas.

Varni koraki.

1. Ne premikajte naročila brez preverjanja.
2. Povprašajte ekipo, ali je skupina še prisotna.
3. Preverite rezervacijo in odprta naročila.
4. Vodja odobri spremembo mize ali rezervacije.
5. Po spremembi potrdite, da se je premaknila prava skupina.

Ustavite in eskalirajte. Če je na mizi nejasno plačilo ali izdan račun.

Prepovedano. Ne uporabljajte sosednje fizične mize kot prikrite zamenjave brez zapisa.

Za podporo. Oznaka mize, naročilo, rezervacija, čas in uporabnik.

16.3. Rezervacija ima napačen čas ali gosta POS Extended

Simptom. Gost ni pričakovan, rezervacija blokira mizo ali podatki ne ustrezajo pogovoru.

Verjetni pomen. Napaka vnosa, podvojitev ali sprememba še ni potrjena.

Dokazi. Identifikator rezervacije, dogovorjeni čas, število oseb in vir potrditve.

Varni koraki.

1. Ne brišite rezervacije.
2. Preverite zgodovino komunikacije po internem postopku.
3. Pokličite gosta le po odobrenem kontaktnem podatku.
4. Vodja odobri sprostitev ali spremembo.
5. Zapišite razlog spremembe.

Ustavite in eskalirajte. Če sprememba posega v drugo aktivno skupino ali osebne podatke.

Prepovedano. Ne prepisujte imena gosta z imenom naslednjega gosta.

Za podporo. Čas, identifikator, stanje mize in neobčutljiv opis neskladja.

17. KDS, priprava in izdaja POS Standard

17.1. KDS kaže podvojeno postavko POS Standard

Simptom. Kuhinja vidi dve enaki postavki ali dve kartici istega naročila.

Verjetni pomen. Lahko gre za dejansko količino dve, podvojeno oddajo ali dva pogleda iste postaje.

Dokazi. Primerjajte količino v POS-u, čas oddaje, številko naročila in identifikator postavke.

Varni koraki.

1. Ne pripravite samodejno dveh porcij.
2. Kuhar zadrži drugo pripravo.
3. Natakar preveri naročilo pri gostu in v POS-u.
4. Pripravite dodatno porcijo le ob potrjeni količini dve.
5. Napačno oddajo uredi po odobrenem postopku in obvesti pripravo.

Ustavite in eskalirajte. Če je ena postavka že izdana ali je sprememba po računu.

Prepovedano. Ne brišite KDS kartice, da bi izginila težava.

Za podporo. Naročilo, postavka, količina, časi in postaja.

17.2. Napačna opomba ali alergen na KDS POS Standard

Simptom. Priprava prejme drugo opombo, manjka modifikator ali je alergen nejasen.

Verjetni pomen. Podatek je morda izbran napačno, ni bil oddan ali ni pravilno usmerjen.

Dokazi. Primerjajte naročilo v POS-u, prikaz KDS in dejansko verbalno potrditev gosta.

Varni koraki.

1. Ustavite pripravo sporne jedi.
2. Natakar preveri naročilo in gosta, kadar je mogoče.
3. Ne ugibajte o alergenu.
4. Uporabite odobren postopek za popravek naročila.
5. Kuhinji sporočite potrjeno novo stanje neposredno.

Ustavite in eskalirajte. Vedno, kadar alergenski podatek manjka, je protisloven ali bi lahko vplival na varnost gosta.

Prepovedano. Ne odstranjujte alergenske opombe zaradi hitrejše priprave.

Za podporo. Naročilo, artikel, prikaza POS/KDS, čas in brez zdravstvenih podrobnosti gosta.

17.3. BUMP je bil pritisnjen prezgodaj POS Standard

Simptom. Kartica izgine, jed pa ni pripravljena ali izdana.

Verjetni pomen. Stanje na KDS ne predstavlja več dejanske stopnje priprave.

Dokazi. Naročilo, postaja, čas BUMP-a, dejansko stanje jedi in oseba, ki je delala na postaji.

Varni koraki.

1. Takoj obvestite natakarja.
2. Ne označujte nove kartice kot nadomestilo brez preverjanja.
3. Zabeležite dejansko stanje.

4. Vodja določi, ali je potreben ponoven nalog po odobrenem postopku.
5. Gostu podajte preverjeno informacijo o čakanju.

Ustavite in eskalirajte. Če se to ponavlja, če je jed izdana napačni mizi ali če je alergen sporen.

Prepovedano. Ne spreminjajte časa priprave za prikrivanje zamude.

Za podporo. Postaja, naročilo, čas, stanje in morebitna napaka zaslona.

18. Plačilni terminali in neznana stanja POS Lite

18.1. Terminal odobri, POS pa javi napako POS Lite

Simptom. Terminal izpiše odobritev, POS plačila ne pokaže.

Verjetni pomen. Kartica je lahko bremenjena; integracijski odgovor ni nujno dosegel POS-a.

Dokazi. Terminalska referenca, čas, znesek, identifikator terminala in stanje naročila.

Varni koraki.

1. Ne začnite druge kartične transakcije.
2. Ne zahtevajte druge kartice.
3. Shranite potrdilo po internem postopku.
4. Preverite plačilo v POS arhivu in na terminalu.
5. Predajte nejasen primer blagajniku ali vodji.

Ustavite in eskalirajte. Dokler se stanje ne razreši; takoj, če gost navaja bremenitev.

Prepovedano. Ne označite plačila kot gotovino brez dejanskega prejema gotovine.

Za podporo. Znesek, čas, terminal, referenca in naročilo; nikoli polni podatki kartice.

18.2. Terminal zavrne, POS pa kaže plačano POS Lite

Simptom. Potrdilo terminala navaja zavrnitev, naročilo pa je zaključeno.

Verjetni pomen. Stanja sta v konfliktu in zahtevata preverjanje pri pooblaščenem blagajniku.

Dokazi. Oba prikaza, čas, znesek, terminalska referenca in račun.

Varni koraki.

1. Ne izvajajte nove transakcije.
2. Ne vračajte denarja na pamet.
3. Zadržite naročilo za preverjanje po lokalnem postopku.
4. Blagajnik preveri arhiv plačil in terminalski dnevnik.
5. Vodja odobri naslednje dejanje do gosta.

Ustavite in eskalirajte. Vedno pred zapiranjem računa ali koncem izmene.

Prepovedano. Ne stornoirajte računa samo zato, da bi poravnali prikaz.

Za podporo. Račun, znesek, čas, terminal in referenca.

18.3. Terminal je nedosegljiv POS Lite

Simptom. POS terminala ne najde, terminal nima signala ali se povezava prekine pred začetkom.

Verjetni pomen. Lokalna povezava, napajanje, ponudnik ali napačna dodelitev terminala.

Dokazi. Ali se je transakcija sploh začela, stanje terminala, napajanje in enota.

Varni koraki.

1. Preden izberete drugo plačilno pot, preverite, da transakcija ni začeta.
2. Preverite napajanje in lokalno povezavo brez posega v nastavitve.
3. Uporabite drugo odobreno plačilno možnost le po jasnem rezultatu.
4. O težavi obvestite vodjo.
5. Zabeležite prizadete račune.

Ustavite in eskalirajte. Če terminal kaže obdelavo, tudi brez odziva POS-a.

Prepovedano. Ne izklapljajte terminala med transakcijo in ne menjajte ponudniških nastavitev.

Za podporo. Terminal, enota, čas, ali je bilo plačilo začeto in vidno sporočilo.

19. FURS, potrdilo in delo ob motnji POS Lite

19.1. Manjka EOR ali fiskalni status POS Lite

Simptom. Račun nima pričakovanega statusa oziroma EOR ali pokaže fiskalno opozorilo.

Verjetni pomen. Račun lahko obstaja, potrjevanje pa je v čakanju, zavrnjeno ali zahteva postopek motnje.

Dokazi. Številka računa, čas izdaje, ZOI/EOR kadar sta prikazana, celotno sporočilo in poslovni datum.

Varni koraki.

1. Ne izdajajte istega računa znova.
2. Preverite arhiv in status dokumenta.
3. Sledite odobrenemu postopku motnje iz poglavja 06.
4. Zapišite razpon prizadetih računov.
5. Administratorju predajte napako brez potrdila ali gesla.

Ustavite in eskalirajte. Ob ponavljajoči zavrnitvi, napačni identiteti blagajne ali nejasnem računu.

Prepovedano. Ne spreminjajte številčenja, datuma ali certifikata med servisom.

Za podporo. Račun, čas, enota, blagajna, besedilo in neobčutljiv status.

19.2. Potrdilo je poteklo ali ni dostopno POS Lite

Simptom. Sistem javlja napako potrdila, preverjanje identitete ali zavrnjeno povezavo.

Verjetni pomen. Potrdilo je lahko poteklo, napačno dodeljeno ali njegova storitev ni dosegljiva.

Dokazi. Besedilo napake, čas, enota, blagajna in datum poteka, če je prikazan.

Varni koraki.

1. Ne nalagajte druge datoteke potrdila sami.
2. Ne kopirajte potrdila na drugo napravo.
3. Uporabite potrjeni postopek dela ob motnji.
4. Obvestite administratorja, odgovornega za potrdila.
5. Zabeležite račune, ki potrebujejo poznejšo kontrolo.

Ustavite in eskalirajte. Vedno; posebej pred iztekom ali ob sumu kompromitacije.

Prepovedano. Ne pošiljajte datoteke, ključa ali gesla po e-pošti, klepetu ali posnetku zaslona.

Za podporo. Samo status, čas, enota in prikazano sporočilo.

19.3. Delo brez internetne povezave POS Lite

Simptom. Povezava do zunanje storitve ni dosegljiva, lokalni POS pa še deluje.

Verjetni pomen. Možne so omejitve glede izdaje, potrjevanja in poznejše sinhronizacije.

Dokazi. Čas začetka motnje, obseg prizadetih naprav in status računov.

Varni koraki.

1. Vodja potrdi začetek postopka motnje.
2. Uporabljajte samo dovoljeni način dela.
3. Dokumente izdajajte enkrat in ohranite sled.
4. Po povezavi preverite vsak prizadeti dokument v arhivu.
5. Zaključite incident šele po uskladitvi.

Ustavite in eskalirajte. Če lokalno stanje ni jasno, če številčenje odstopa ali če postopek motnje ni odobren.

Prepovedano. Ne uporabljajte zasebnih dostopnih točk ali neuradnih aplikacij za prenos podatkov.

Za podporo. Časovni razpon, enote, število dokumentov in stanje uskladitve.

20. Tisk, tiskalni most in usmerjanje POS Lite

20.1. Račun obstaja, tisk pa manjka POS Lite

Simptom. Račun je v arhivu, fizičnega izpisa ni.

Verjetni pomen. Fiskalni ali poslovni dokument ni zato neveljaven; lahko je težava papir, naprava, most ali čakalna vrsta.

Dokazi. Številka računa, ciljni tiskalnik, čas, stanje papirja in morebitna čakalna vrsta.

Varni koraki.

1. Ne izdajte novega računa.
2. Preverite papir, pokrov, napajanje in povezavo.
3. Preverite, ali je izbran pravi tiskalnik.
4. Uporabite ponatis le za obstoječi račun.
5. Gostu pojasnite, da preverjate izpis, ne da izdajate novega dokumenta.

Ustavite in eskalirajte. Če je tisk več računov zapored neuspešen ali če je izpis napačnega računa.

Prepovedano. Ne spreminjajte števca računov in ne tiskajte testnega računa kot prodaje.

Za podporo. Račun, ciljni tiskalnik, čas, stanje mostu in opis izpisa.

20.2. Kuhinjski listek gre na napačno postajo POS Standard

Simptom. Bar prejme kuhinjsko postavko, kuhinja ne prejme ničesar ali se listek natisne dvakrat.

Verjetni pomen. Usmerjanje artikla, postaje ali mostu je napačno oziroma podvojeno.

Dokazi. Artikel, kategorija, naročilo, pričakovana postaja, dejanska postaja in čas.

Varni koraki.

1. Priprava preveri naročilo pred pripravo.
2. Natakar ne odda celotnega naročila ponovno.
3. Vodja poskrbi za varno ročno komunikacijo za posamezno naročilo.
4. Administrator preveri usmerjanje izven vrhunca, kadar je mogoče.
5. Po popravku preizkusite s testnim postopkom, ne s pravim naročilom.

Ustavite in eskalirajte. Če napačno usmerjanje vpliva na alergene ali več naročil.

Prepovedano. Ne spreminjajte kategorij artiklov med aktivno pripravo brez odobritve.

Za podporo. Artikel, naročilo, obe postaji, most in čas.

21. QR, CTI, telefon in dostava POS Extended

21.1. QR naročilo se ne pojavi POS Extended

Simptom. Gost odda QR naročilo, osebje ga ne vidi.

Verjetni pomen. Naročilo je lahko nedokončano, v drugem statusu, vezano na drugo mizo ali čaka na sinhronizacijo.

Dokazi. Čas gosta, identifikator mize/QR, znesek če je potrjen in status na gostovem zaslonu brez osebnih podatkov.

Varni koraki.

1. Ne zahtevajte, da gost takoj naroči znova.
2. Preverite naročila po času, mizi in statusu.
3. Preverite pravilno enoto in QR identiteto.
4. Gostu povejte, da preverjate obstoječe naročilo.
5. Novo naročilo ustvarite šele po dokazani odsotnosti prvega.

Ustavite in eskalirajte. Če je povezano s spletnim plačilom ali če se pojavi več enakih naročil.

Prepovedano. Ne uporabljajte gostovih plačilnih podatkov za iskanje.

Za podporo. Čas, QR/miza, status, naročilo in opis brez podatkov gosta.

21.2. CTI ne prikaže klicatelja POS Lite

Simptom. Ob dohodnem klicu se profil ne odpre ali se odpre napačen profil.

Verjetni pomen. Povezava telefona, format številke ali podvojeni kontakt je neustrezen.

Dokazi. Čas klica, številka v maskirani obliki, prikazani profil in rezultat ročnega iskanja.

Varni koraki.

1. Ne potrjujte identitete samo po prikazu CTI.
2. Gostu preverjeno ponovite ime, naslov in naročilo po internem postopku.
3. Poiščite profil ročno z dovoljenimi podatki.
4. Podvojitev označite za kasnejše čiščenje.
5. Naročilo zabeležite le v potrjeni profil.

Ustavite in eskalirajte. Če se prikazujejo tuji osebni podatki ali če je napačen profil že prejel naročilo.

Prepovedano. Ne združujte profilov na pamet in ne narekujte celih kontaktnih podatkov na odprtem prostoru.

Za podporo. Čas, ponudnik/linija, maskirana številka in opis nepravilnega ujemanja.

21.3. Dostava ima nejasen naslov ali status POS Extended

Simptom. Voznik, kuhinja in POS imajo različen status; naslov ni popoln ali je naročilo podvojeno.

Verjetni pomen. Gre za komunikacijsko napako, dvojni kontakt ali nedokončano posodobitev.

Dokazi. Naročilo, čas, potrjeni naslov po politiki, način plačila in status predaje.

Varni koraki.

1. Ne pošiljajte druge dostave brez preverjanja.
2. Pokličite kontakt po odobrenem postopku.
3. Preverite, katero naročilo je povezano z voznikom.
4. Vodja potrdi spremembo naslova ali preklic.
5. Zabeležite dejanski čas predaje.

Ustavite in eskalirajte. Ob nejasnem plačilu, sporu gosta ali razkritju napačnega naslova.

Prepovedano. Ne prepisujte naslova iz druge stranke in ne delite kontakta voznika izven postopka.

Za podporo. Naročilo, čas, status in maskiran opis problema.

22. Meni, recepture in alergeni POS Lite

22.1. Artikel ni viden ali ima napačno ceno POS Lite

Simptom. Artikel manjka v prodaji, je v napačni kategoriji ali pokaže nepričakovano ceno.

Verjetni pomen. Artikel je neaktiven, ni dodeljen enoti, sprememba še ni objavljena ali je kontekst napačen.

Dokazi. Naziv artikla, enota, kategorija, pričakovana cena, prikazana cena in čas spremembe.

Varni koraki.

1. Ne ustvarjajte nadomestnega artikla med servisom.
2. Ne zaračunajte drugega artikla kot prikrite zamenjave.
3. Vodja potrdi začasno prodajno odločitev.
4. Administrator preveri objavo in dodelitev.
5. Po popravku preverite prodajni pogled v pravi enoti.

Ustavite in eskalirajte. Če je bila napačna cena že zaračunana ali če vpliva na alergene.

Prepovedano. Ne urejajte cen in davčnih nastavitev brez pooblastila.

Za podporo. Artikel, enota, pričakovano/dejansko, čas in uporabniška vloga.

22.2. Receptura ali zaloga artikla ni logična POS Lite

Simptom. Poraba je previsoka, sestavina manjka ali se zaloga ob prodaji ne spremeni pričakovano.

Verjetni pomen. Receptura, enota mere, pakiranje ali povezava artikla je lahko napačna.

Dokazi. Artikel, receptura, količina prodaje, pričakovana in dejanska sprememba zaloge.

Varni koraki.

1. Ne popravljajte zgodovine prodaje.
2. Preverite fizično stanje in enoto mere.
3. Označite razliko za odgovorno osebo.
4. Spremembo recepture naredite šele po potrditvi.
5. Po spremembi opravite kontrolno prodajo v dogovorjenem okolju.

Ustavite in eskalirajte. Če gre za množično napačno porabo, negativne zaloge ali alergen.

Prepovedano. Ne nastavljajte količine na nič samo za lep prikaz.

Za podporo. Artikel, enota mere, obdobje, sprememba in primer dokumenta.

22.3. Alergenski podatek manjka ali se ne ujema POS Lite

Simptom. Prodajni pogled, predogled ali KDS ne kaže pričakovanega alergena.

Verjetni pomen. Vir podatka, dedovanje iz recepture ali ročna potrditev ni popolna.

Dokazi. Artikel, receptura, vidni alergeni v vseh pogledih in datum zadnje spremembe.

Varni koraki.

1. Ne zagotavljajte gostu, da je jed varna brez potrditve.
2. Ustavite prodajo sporne artikla, če politika to zahteva.
3. Preverite podatke pri odgovorni osebi za ponudbo.
4. Jasno označite začasno omejitev ekipi.
5. Po odobrenem popravku preverite prodajni in pripravljalni prikaz.

Ustavite in eskalirajte. Vedno pri nejasnosti, ki bi lahko vplivala na zdravje gosta.

Prepovedano. Ne ugibajte in ne odstranjujte opozorila zaradi hitrejšega naročanja.

Za podporo. Artikel, enota, prikazi in čas; ne zdravstvenih podatkov gosta.

23. Zaloga, OCR, uvoz in dogodki POS Extended

23.1. OCR napačno prebere glavo dokumenta POS Extended

Simptom. Dobavitelj, številka, datum, valuta ali DDV niso pravilni.

Verjetni pomen. OCR je predlog in je napačno razbral sliko ali predlogo dokumenta.

Dokazi. Izvirnik, predlog OCR, številka dokumenta, dobavitelj in datum.

Varni koraki.

1. Ne potrjujte dokumenta.
2. Primerjajte vsak podatek z izvirnikom.
3. Popravite samo razločno preverjen podatek.
4. Preverite duplikat po dobavitelju, številki in datumu.
5. Shranite osnutek, če podatek ni preverljiv.

Ustavite in eskalirajte. Če izvirnik ni čitljiv, če gre za že potrjen dokument ali če seštevek ne ustreza.

Prepovedano. Ne domnevajte DDV, valute ali datuma po prejšnji prejemnici.

Za podporo. Maskiran primer, tip datoteke, čas uvoza in polja z neskladjem.

23.2. OCR napačno prebere postavko ali pakiranje POS Extended

Simptom. Artikel, EAN, količina, enota mere, nabavna cena ali popust ne ustrezajo dobavi.

Verjetni pomen. Prepoznava ni poslovno ujemanje; lahko je zamenjala stolpec, enoto ali artikel.

Dokazi. Vrstica izvirnika, predlagana povezava, pakiranje, količina, cena in seštevek.

Varni koraki.

1. Ne potrjujte ujemanja brez fizičnega pregleda.
2. Preverite osnovno enoto in količino pakiranja.
3. Ne ustvarjajte novega artikla, če obstaja možen obstoječi.
4. Nezdružljivo vrstico pustite nepovezano za odgovorno osebo.
5. Po potrditvi preverite učinek na zalogo in vrednost.

Ustavite in eskalirajte. Če bi uvoz ustvaril veliko zalogovno ali vrednostno razliko.

Prepovedano. Ne kopirajte cene iz drugega dobavitelja brez potrditve.

Za podporo. Dokument, vrstica, predlog, pričakovano ujemanje in enota mere.

23.3. Uvoz se zdi podvojen POS Extended

Simptom. Ista dobavnica ali prejemnica se pojavi dvakrat oziroma zaloga naraste dvakrat.

Verjetni pomen. Drugi poskus je lahko ustvaril osnutek, čakalno dejanje ali dejanski duplikat.

Dokazi. Dobavitelj, številka dokumenta, datum, znesek, čas obeh zapisov in stanja.

Varni koraki.

1. Ne potrjujte nobenega dodatnega osnutka.
2. Ne brišite zapisov, dokler ne določite pravega.
3. Preverite zgodovino dokumentov in učinek na zalogo.

4. Odgovorna oseba odobri storniranje oziroma popravek po postopku.
5. Zapišite, kateri zapis je izviren.

Ustavite in eskalirajte. Če je katerikoli dokument že potrjen ali prenesen naprej.

Prepovedano. Ne »izravnavajte« z negativno prejemnico brez odobritve.

Za podporo. Oba identifikatorja, časi, stanja in učinki na zalogo.

23.4. Dogodek ali pripravljena hrana ni usklajena POS Extended

Simptom. Plan, pripravljena količina, poraba ali dejansko stanje za dogodek ne ustrezajo.

Verjetni pomen. Sprememba obsega, časovne točke ali dokumentiranja porabe ni zaključena.

Dokazi. Dogodek, datum, plan, dejanska količina, dokumenti porabe in odgovorna oseba.

Varni koraki.

1. Ločite fizično štetje od sistemskega popravka.
2. Ne zapirajte dogodka, dokler razlika ni pojasnjena.
3. Zabeležite odpad, vrnitev in neprodano količino po postopku.
4. Vodja potrdi odstopanje.
5. Skladiščnik preveri naslednjo zalogovno potezo.

Ustavite in eskalirajte. Če je razlika pomembna, ponavljajoča ali vpliva na računovodski prenos.

Prepovedano. Ne pripisujte razlike »dogodku« brez dokumentiranega razloga.

Za podporo. Dogodek, obdobje, artikli, količine in stanja dokumentov.

24. Poročila in POS→ERP POS Lite

24.1. Poročilo se ne ujema s pričakovanjem POS Lite

Simptom. Promet, DDV, plačila ali količine so drugačni od ročne ocene.

Verjetni pomen. Pogosto gre za datum, enoto, filter, status dokumenta ali čas zaključka izmene.

Dokazi. Ime poročila, obdobje, filtri, enota, čas izdelave in primerjava z virom.

Varni koraki.

1. Ne popravljajte prodaje, da bi poročilo ustrezalo.
2. Preverite poslovni datum in časovni interval.
3. Preverite vključene enote, blagajne in statuse.
4. Primerjajte z arhivom dokumentov, ne samo z gotovino.
5. Razliko predajte vodji z izračunom.

Ustavite in eskalirajte. Če gre za zaključen obračun, davčni podatek ali nerazložljivo razliko.

Prepovedano. Ne izvažajte občutljivih poročil na zasebne naprave.

Za podporo. Poročilo, filtri, obdobje, pričakovano/dejansko in vzorčni dokumenti.

24.2. POS→ERP prenos manjka ali je podvojen POS Lite

Simptom. Temeljnica, račun ali zalogovni dokument ni v ERP oziroma se pojavi večkrat.

Verjetni pomen. Prenos čaka, je zavrnjen, je filtriran ali je bil ponovno zagnan.

Dokazi. Obdobje, enota, identifikator prenosa, status, število dokumentov in ERP referenca.

Varni koraki.

1. Ne zaganjajte prenosa ponovno na slepo.
2. Preverite, ali je paket že uspešno obdelan.
3. Preverite napako in manjkajoči poslovni podatek.
4. Računovodstvo in administrator uskladita izvirni sistem.
5. Ponovitev izvede pooblaščena oseba z zabeleženim razlogom.

Ustavite in eskalirajte. Ob podvojenih knjižbah, zaklenjenem obdobju ali nejasni davčni posledici.

Prepovedano. Ne brišite ERP knjižb kot tehnični popravek brez računovodske odobritve.

Za podporo. Paket, obdobje, status, ERP referenca, napaka in brez poverilnic.

25. Pregled po incidentu POS Lite

Pregled opravite po stabilizaciji, ne sredi odpravljanja posledic. Namen ni iskanje krivca, temveč obnovitev pravilnega stanja in preprečitev ponovitve.

Zapis pregleda vsebuje:

1. kratek naslov in klasifikacijo incidenta;
2. začetek, zaznavo, stabilizacijo in zaključek;
3. prizadete enote, naprave in poslovne dokumente;
4. dejstva, ki so potrjena, in odprte neznanke;
5. odločitev glede gostov, plačil, računov in priprave;
6. uporabljene varne korake in odstopanja od postopka;
7. uskladitev zaloge, poročil in prenosa, kadar velja;
8. lastnika korektivnega ukrepa in rok;
9. potrebo po usposabljanju ali spremembi navodila;
10. potrditev vodje, da so dokazi shranjeni po politiki.

Ne vključujte nepotrebnih osebnih ali plačilnih podatkov. Posnetke zaslona omejite na nujni del in jih hranite po pravilih podjetja. Če vzrok ni potrjen, ga označite kot domnevo in ne kot dejstvo.

26. Operativna pravila pred posegom POS Lite

Vsak poseg ima lastnika, čas začetka in določeno mejo, kdaj se ustavi. Prvi dokaz je zapis sistema, ne spomin gosta ali sodelavca. Drugi dokaz je neodvisen vir: terminal, tisk, KDS, arhiv ali ponudnik. Tretji dokaz je časovno ujemanje med obema viroma. Posnetek zaslona je dokaz prikaza, ne dokaz uspešno zaključene transakcije. Ura naprave je lahko napačna; pri razhajanju uporabite čas strežniškega zapisa. Ne spreminjajte dveh spremenljivk hkrati, na primer omrežja in nastavitev tiskalnika. Ne delajte popravka, dokler niste prepoznali poslovnega dokumenta, ki ga popravljate. Če je gost pred vami, ločite skrb za gosta od potrjevanja dejstva v sistemu. Gostu povejte rok naslednje posodobitve, ne domnevnega izida. Za denar, davčni dokument in alergen velja strožji stop: ne ugibajte. Za pripravo hrane velja stop, ko bi napačno navodilo povzročilo ponovno pripravo. Za osebne podatke velja najmanjši potreben obseg zbiranja dokazov. Podpora potrebuje identifikatorje; ne potrebuje gesla, PIN-a ali številke kartice. Ponovni klik ni postopek obnove. Osvežitev zaslona ni dokaz, da strežnik ni prejel zahteve. Odjava ni rešitev za neznano plačilo ali odprto naročilo. Brisanje lokalnih podatkov se ne uporablja kot prva pomoč. Nadomestni račun, naročilo ali prejemnica nastane samo po dokazani odsotnosti izvirnika. Vodja potrdi vsak ročni obvod, ki vpliva na denar, zalogo ali pripravo.

26.1. Minimalni paket eskalacije POS Lite

Zapišite enoto, blagajno, napravo in prijavljenega uporabnika. Zapišite poslovni datum ter čas začetka in zadnjega varnega stanja. Zapišite ID naročila, računa, rezervacije ali uvoza, če je viden. Zapišite znesek in valuto brez podatkov o plačilnem sredstvu gosta. Zapišite točno besedilo napake in korak, na katerem se je pojavila. Dodajte, ali se težava ponovi na drugi napravi iste enote. Dodajte, ali vpliva na en primer ali na vse uporabnike. Dodajte varne korake, ki so bili že izvedeni, in njihov rezultat. Dodajte povezavo ali identifikator terminalskega potrdila brez občutljivih številk. Dodajte številko računa in fiskalni status, kadar gre za izdajo računa. Dodajte fotografijo izvirne prejemnice samo skozi odobren kanal. Ne pošiljajte celotne baze, izvoza strank ali zasebnega ključa.

27. Triage matrika: nujnost in meja ukrepanja POS Lite

Razred	Primer	Takoj ustavi	Dovoljen prvi korak	Lastnik
P1	neznano kartično breme	novo plačilo	preverjanje reference	vodja in plačilna podpora
P1	napačen ali manjkajoč alergen	izdajo/pripravo artikla	umik artikla iz prodaje	vodja izmene
P1	širša fiskalna nedosegljivost	podvajanje računov	odobren offline postopek	blagajnik in administrator
P1	sum zlorabe seje	uporabo računa	odjava in prijava incidenta	skrbnik dostopa
P2	KDS ne prejme novega naročila	ponovno oddajo	preverjanje ID-ja naročila	vodja kuhinje
P2	tisk računa manjka	novo izdajo računa	iskanje in ponatis	blagajnik
P2	QR naročilo ni vidno	ročni dvojnik	preverjanje statusa QR naročila	vodja servisa
P2	OCR spremeni količino	potrditev prejemnice	primerjava z izvirnikom	skladiščnik
P3	manjka pogled ali gumb	spremembo pravic	preverjanje vloge/konteksta	administrator
P3	poročilo odstopa	ročni popravek poročila	preverjanje filtrov	računovodstvo

27.1. Odločitev »rezultat ni znan« POS Lite

Rezultat je neznan, kadar zahteva odide, odgovor pa ni zanesljivo prikazan. Rezultat ni neznan samo zato, ker uporabnik ni videl potrditvenega obvestila. Najprej iščite po stabilnem identifikatorju, nato po času in znesku. Pri računu je stabilen identifikator številka računa ali ID računa. Pri plačilu je stabilen identifikator poskus plačila oziroma referenca ponudnika. Pri naročilu je stabilen identifikator ID naročila, ne ime mize. Pri OCR je stabilen identifikator uvoz oziroma izvirna datoteka. Če najdete zaključen izvirnik, ga ne ustvarite znova. Če najdete nedokončan izvirnik, nadaljujte samo po njegovem stanju. Če po preverjanju ni dokaza, da je izvirnik nastal, odločitev potrdi vodja. V zapisnik dodajte, kje ste iskali in v katerem času.

28. Dostop, seja in kontekst: incidentne kartice POS Lite

28.1. Seja se izteče med oddajo POS Lite

Dokazi po prednosti: strežniški zapis naročila, arhiv, nato lokalni prikaz in spomin uporabnika. **Takoj ustavite:** drugi klik Oddaj, plačilo in preklop na drugo blagajno. **Varna obnova:** prijavite se znova v isti enoti in poiščite naročilo po času ter mizi. **Uskladitev:** primerjajte postavke, opombe, status priprave in morebitni račun. **Eskalacija:** uporabnik, enota, naprava, čas poteka seje, URL pogled in ID naročila. **Prepovedano:** deliti prijavno povezavo, uporabljati račun sodelavca ali brisati piškotke na slepo. **Po incidentu:** preverite, ali je bila zahteva enkrat sprejeta in ali se je odjava pravilno pokazala.

28.2. Napačna aktivna enota POS Lite

Dokazi po prednosti: prikazan poslovni kontekst, ID enote na zapisu, nato naziv v glavi zaslona. **Takoj ustavite:** izdajo računa, premik mize, spremembo menija in uvoz zaloge. **Varna obnova:** preklopite na pravilno enoto in ponovno samo preberite isti dokument. **Uskladitev:** potrdite, da noben dokument ni nastal v napačni enoti. **Eskalacija:** obe enoti, blagajna, uporabnik, čas ter morebitni ustvarjeni ID. **Prepovedano:** prepisovati podatke med enotama kot nadomestilo za napačen kontekst. **Po incidentu:** vodja preveri privzeto dodelitev uporabnika in naprave.

28.3. Napačna blagajna ali naprava POS Lite

Dokazi po prednosti: nastavitev aktivne blagajne, številka računa in naprava, ki je zahtevo poslala. **Takoj ustavite:** fiskalizacijo pod domnevo, da bo številčenje pozneje popravljeno. **Varna obnova:** dokument najprej poiščite; nato administrator potrdi pravilno dodelitev. **Uskladitev:** primerjajte številčenje, poslovni prostor in blagajno na ustvarjenih računih. **Eskalacija:** ID naprave, ID blagajne, poslovni prostor, številke prizadetih računov. **Prepovedano:** ročno spreminjati številke računov ali uporabljati drugo blagajno za isti nejasni račun. **Po incidentu:** preverite, da lokalno izbrana blagajna ni v sporu z dodelitvijo uporabnika.

28.4. Manjka dovoljenje POS Lite

Dokazi po prednosti: strežniški odgovor prepovedano, dodeljena vloga, nato manjkajoči gumb. **Takoj ustavite:** poskuse prek drugega uporabnika in ponavljajoče se prijave. **Varna obnova:** administrator preveri najmanjšo potrebno pravico za dejansko nalogo. **Uskladitev:** po spremembi preverite dostop z lastnim računom uporabnika. **Eskalacija:** uporabnik, zahtevana funkcija, enota, vloga in poslovni razlog. **Prepovedano:** deliti geslo, trajno dodeliti skrbniških pravic ali obiti potrditev. **Po incidentu:** preverite revizijsko sled spremembe pravic.

29. Realtime, predpomnilnik in čakalne vrste POS Lite

29.1. Dogodek v realnem času manjka POS Extended

Dokazi po prednosti: strežniško stanje zapisa, osvežen poizvedbeni pogled, nato indikator povezave. **Takoj ustavite:** ponovno oddajo naročila samo zato, ker druga naprava ni zazvonila. **Varna obnova:** na prizadeti napravi osvežite pogled in poiščite obstoječi ID. **Uskladitev:** preverite, da KDS, servis in arhiv kažejo enak status naročila. **Eskalacija:** enota, naprava, čas, ID naročila in ali je manjkalo samo obvestilo. **Prepovedano:** spreminjati status naročila po spominu ali ročno ustvariti kopijo. **Po incidentu:** preverite dostavo naslednjega testnega dogodka v odobrenem okolju.

29.2. Lokalna sprememba čaka POS Lite

Dokazi po prednosti: zapis v strežniku po povezavi, status čakalne vrste, nato prikaz gumba. **Takoj ustavite:** zapiranje brskalnika, čiščenje podatkov in isto dejanje na drugi napravi. **Varna obnova:** vzpostavite povezavo, počakajte na zaključek in nato preiščite arhiv. **Uskladitev:** preštejte enkratne postavke, ne števila klikov uporabnika. **Eskalacija:** čas nastanka, tip dejanja, stanje povezave, naprava in rezultat po vrnitvi omrežja. **Prepovedano:** izklopiti napravo med aktivnim pošiljanjem ali brisati lokalno čakalno vrsto. **Po incidentu:** zabeležite, ali je sistem zahtevo izvedel ničkrat ali enkrat.

29.3. Konflikt dveh naprav POS Lite

Dokazi po prednosti: zadnja strežniška različica, čas sprememb, nato prikaza obeh naprav. **Takoj ustavite:** sočasne spremembe iste mize, naročila ali rezervacije. **Varna obnova:** določite eno napravo za branje in enega lastnika nadaljnjega koraka. **Uskladitev:** primerjajte postavke, status, opombe, plačila in pripravo po ID-ju. **Eskalacija:** oba ID-ja naprav, oba uporabnika, vrstni red dejanj in časi. **Prepovedano:** izbrati starejši prikaz, ker je videti bolj znan. **Po incidentu:** ekipa potrdi, katera različica je bila avtoritativna.

30. Mize, naročila in rezervacije POS Extended

30.1. Miza je zasedena brez gosta POS Standard

Dokazi po prednosti: odprto naročilo na mizi, aktivna rezervacija, nato prikaz načrta miz. **Takoj ustavite:** odpiranje novega naročila na isti mizi in sproščanje na pamet. **Varna obnova:** odprite najdeni zapis in preverite status, uporabnika ter čas. **Uskladitev:** povežite fizično mizo z enim digitalnim naročilom ali rezervacijo. **Eskalacija:** miza, ID naročila/rezervacije, čas, enota, zadnji uporabnik. **Prepovedano:** brisati naročilo, da bi ikona mize postala prosta. **Po incidentu:** preverite samodejno sproščanje potečenih rezervacij in pravilen čas.

30.2. Rezervacija blokira po odhodu gosta POS Extended

Dokazi po prednosti: status in končni čas rezervacije, načrt mize, nato ustno potrdilo osebja. **Takoj ustavite:** sedenje novega gosta na drugo mizo samo zaradi nepreverjenega bloka. **Varna obnova:** vodja preveri, ali je rezervacija potekla ali je vezana na odprto naročilo. **Uskladitev:** potrdite, da sprostitev ne prekine naročila dejanskega gosta. **Eskalacija:** ID rezervacije, miza, načrtovani čas, dejanski prihod/odhod, uporabnik. **Prepovedano:** spreminjati čas rezervacije brez razloga ali ustvariti navideznega gosta. **Po incidentu:** preverite, ali je bila ura enote pravilna.

30.3. Premik naročila med mizami POS Standard

Dokazi po prednosti: izvorna in ciljna miza na strežniškem naročilu, nato prikaz tlorisa. **Takoj ustavite:** več zaporednih premikov, kadar rezultat prvega ni znan. **Varna obnova:** poiščite naročilo po ID-ju in izvedite največ en potrjen premik. **Uskladitev:** kuhinja, račun in tloris morajo kazati isto mizo. **Eskalacija:** ID naročila, obe mizi, čas, naprava in kdo je zahteval premik. **Prepovedano:** podvojiti postavke na ciljni mizi namesto premika. **Po incidentu:** preverite opombe in delitve računa, če obstajajo.

31. KDS in priprava POS Standard

31.1. KDS ne prikaže naročila POS Standard

Dokazi po prednosti: strežniški status oddaje, KDS čakalna vrsta, nato natisnjen listek. **Takoj ustavite:** drugo oddajo istih postavk in ročno pripravo brez identifikatorja. **Varna obnova:** kuhinji posredujte ID in potrjene postavke; nato preverite KDS osvežitev. **Uskladitev:** vsaka postavka mora biti enkrat v pripravi ali jasno preklicana. **Eskalacija:** postaja KDS, ID naročila, čas oddaje, postavke in povezava naprave. **Prepovedano:** BUMP na drugem naročilu, da bi »sprostili« zaslon. **Po incidentu:** preverite, da naslednje naročilo prispe brez ročnega posega.

31.2. KDS pokaže podvojitev POS Standard

Dokazi po prednosti: ID postavke in dogodki oddaje, nato vizualni seznam KDS. **Takoj ustavite:** pripravo obeh kopij in ponovno oddajo iz POS-a. **Varna obnova:** določite, katera postavka je veljavna po ID-ju in statusu. **Uskladitev:** zabeležite, ali je bila dodatna jed pripravljena, zavržena ali predana gostu. **Eskalacija:** ID naročila, ID postavke, postaja, časi prikaza in statusi. **Prepovedano:** odstraniti dokaz o dvojniku ali tiho prilagoditi zalogo. **Po incidentu:** preverite, ali je bil sprožilec ponovni klik ali zakasnjen prikaz.

31.3. Prezgodnji BUMP POS Standard

Dokazi po prednosti: status postavke v KDS, čas BUMP in zapis priprave. **Takoj ustavite:** nov BUMP in izdajo postavke brez preverjanja. **Varna obnova:** poiščite postavko po ID-ju in jo vrnite v dogovorjen proces priprave. **Uskladitev:** servis dobi jasen status: v pripravi, pripravljeno ali za ponovno pripravo. **Eskalacija:** postaja, ID postavke, uporabnik, čas in vpliv na gosta. **Prepovedano:** označiti pripravljeno samo zato, da je zaslon prazen. **Po incidentu:** vodja pregleda, ali je bila potrebna ponovna priprava in njen strošek.

31.4. Alergen ali opomba na KDS ni pravilna POS Standard

Dokazi po prednosti: potrjena postavka naročila, konfiguracija artikla, nato KDS prikaz. **Takoj ustavite:** pripravo in predajo jedi; pri alergenu ustavite tudi izdajo. **Varna obnova:** vodja potrdi pravilno specifikacijo z gostom ali izvorno postavko. **Uskladitev:** POS, KDS in osebje morajo imeti enako, izrecno navodilo. **Eskalacija:** ID naročila/postavke, alergen ali opomba, postaja in faza priprave. **Prepovedano:** predvidevati, da »brez« pomeni enako kot privzeta receptura. **Po incidentu:** preverite, ali je sprememba menija potrebna pred nadaljnjo prodajo.

32. Plačila, ponudniki terminalov in boni POS Extended

32.1. Odobreno na terminalu, neznano v POS-u POS Extended

Dokazi po prednosti: referenca ponudnika in terminalski izpis, nato evidenca poskusa plačila in račun. **Takoj ustavite:** drugo kartično bremenitev, drugo kartico in izdajo novega računa. **Varna obnova:** preverite isti poskus po referenci pri odobrenem ponudniku. **Uskladitev:** znesek, valuta, čas, terminal, namen in račun se morajo ujemati. **Eskalacija:** ponudnik, terminal ID, referenca, znesek, čas, ID naročila/računa. **Prepovedano:** zahtevati PAN, CVV, PIN ali fotografijo kartice. **Po incidentu:** gost prejme le potrjeno razlago in po potrebi uradni dokaz ponudnika.

32.2. Zavrnjeno na terminalu, plačano v POS-u POS Extended

Dokazi po prednosti: stanje ponudnika, evidence poskusa, nato prikaz POS-a. **Takoj ustavite:** predajo blaga kot plačanega in ročno označevanje drugega načina plačila. **Varna obnova:** vodja zbere referenco in preveri dokončno stanje pri ponudniku. **Uskladitev:** račun sme ostati plačan samo ob potrjenem uspehu plačilnega poskusa. **Eskalacija:** terminal, ponudnik, referenca, znesek, čas, račun in vidni statusi. **Prepovedano:** stornirati račun zato, da bi prikaz ustrezal terminalu. **Po incidentu:** preverite, ali je POS prejel zakasnjen odgovor.

32.3. Terminal ni dosegljiv POS Extended

Dokazi po prednosti: zdravstveni prikaz ponudnika, lokalna povezava terminala, nato napaka POS-a. **Takoj ustavite:** zaporedne zahteve in menjavo ponudnika sredi istega poskusa. **Varna obnova:** zaključite ali razjasnite odprti poskus, šele nato uporabite odobren alternativni način. **Uskladitev:** vsak alternativni znesek mora biti vezan na isti račun brez dvojnega bremenjenja. **Eskalacija:** ponudnik, terminal ID, omrežni status, čas, znesek in odprti poskus. **Prepovedano:** znova zaganjati terminal med transakcijo ali spreminjati konfiguracijo brez skrbnika. **Po incidentu:** vodja primerja terminalski dnevni seštevek z evidenco POS.

32.4. Mešano plačilo POS Extended

Dokazi po prednosti: razčlenitev računa, terminalski uspeh za kartični del, nato prikaz skupnega zneska. **Takoj ustavite:** spremembo deležev po odobritvi kartice brez dokumentirane korekcije. **Varna obnova:** preverite, kateri del je dokončen in kateri del ostaja za plačilo. **Uskladitev:** vsota gotovine, kartice, bona in napitnine mora dati točen znesek računa. **Eskalacija:** račun, vsi načini, zneski, reference in vrstni red poskusov. **Prepovedano:** zaokrožiti razliko z neoznačeno gotovino ali ustvariti drugi račun. **Po incidentu:** preverite, da poročilo po načinu plačila vsebuje vsak del enkrat.

32.5. Darilni bon: agregatno stanje POS Extended

Večnamenski darilni bon se obravnava kot agregat izdaje in unovčitev, ne kot samostojen »popravljen« kupon. Pri sumu napake najprej preverite izdajo bona, vse zabeležene unovčitve in odprto stanje. **Dokazi po prednosti:** evidenca izdaje, gibanja bona, račun unovčitve, nato izjava gosta. **Takoj ustavite:** ponovno unovčitev, ročno povečevanje stanja in izdajo nadomestnega bona. **Varna obnova:** znesek preverite v centih in obravnavajte primer prek odobrene evidence gibanj. **Uskladitev:** izdani znesek minus potrjene unovčitve mora dati prikazano odprto stanje. **Eskalacija:** identifikator izdaje, računi unovčitev, zneski, časi in opozorilo sistema. **Prepovedano:** obravnavati bon za pico kot večnamenski bon ali združevati njuni evidenci. **Prepovedano:** popravljati posamezne vrstice mimo agregatne evidence bona. **Po incidentu:** računovodstvo potrdi, da ni presežka unovčitev nad evidentirano izdajo.

32.6. Storno računa POS Extended

Storno se izvaja kot polni storno veljavnega računa, ne kot delno brisanje postavk že izdanega računa. **Dokazi po prednosti:** izvirni račun, njegov fiskalni status, plačila in razlog storna. **Takoj ustavite:** delni storno, ročno spreminjanje vrstic izdanega računa in izdajo podobnega računa. **Varna obnova:** vodja potrdi, da je potreben polni storno, nato uporabi odobren tok. **Uskladitev:** storno mora kazati povezavo z izvirnikom in celoten znesek izvirnika. **Eskalacija:** številka/ID izvirnika, razlog, čas, uporabnik, plačila in fiskalni status. **Prepovedano:** stornirati samo artikle, popust ali napitnino na že izdanem računu. **Po incidentu:** preverite poročila, zalogovni učinek in odprta plačila obeh dokumentov.

33. FURS, številčenje in offline vrsta POS Lite

33.1. Račun nima potrjenega EOR POS Lite

Dokazi po prednosti: fiskalni status računa, poskus oddaje, nato natisnjeno potrdilo. **Takoj ustavite:** ponovno izdajo iste prodaje in ročno spreminjanje številke računa. **Varna obnova:** poiščite obstoječi račun in uporabite predpisani postopek ponovnega pošiljanja. **Uskladitev:** za vsak prizadeti račun zabeležite status, čas poskusa in končni odgovor. **Eskalacija:** račun, poslovni prostor, blagajna, čas, napaka in stanje povezave. **Prepovedano:** pošiljati certifikata, zasebnega ključa ali gesla za potrdilo. **Po incidentu:** preverite, da je offline vrsta prazna šele po potrjenih odgovorih.

33.2. Fiskalna vrsta se ne prazni POS Lite

Dokazi po prednosti: seznam čakajočih računov, posamezni statusi poskusov, nato skupni indikator. **Takoj ustavite:** ročno ponovno ustvarjanje čakajočih računov. **Varna obnova:** zagotovite povezavo in sprožite samo odobreno ponavljanje vrste. **Uskladitev:** število čakalnih zapisov pred in po postopku primerjajte po ID-jih. **Eskalacija:** število zapisov, prvi/zadnji račun, obdobje, napaka in certifikatni status brez skrivnosti. **Prepovedano:** brisati vrsto, preurejati vrstni red ali menjati poslovni datum. **Po incidentu:** naključno preverite EOR za prvi, srednji in zadnji prizadeti račun.

33.3. A Opozorilni pas za ponovni prenos POS Lite

Če POS prikaže opozorilni pas za neuspešne FURS prenose, najprej preberite število prizadetih računov. Pritisnite ponovni prenos samo enkrat in počakajte na rezultat obstoječih zapisov.

Uspešno število pomeni račune, za katere je program prejel potrjen odgovor; ne pomeni dovoljenja za ponovno izdajo prodaje. Po zaključku preverite EOR na prizadetih računih in da je offline vrsta prazna. Če del zapisov ostane neuspešnih, zabeležite njihove identifikatorje in prikazano napako ter primer predajte odgovorni osebi.

33.4. Potrdilo ni veljavno POS Lite

Dokazi po prednosti: sporočilo validacije, datum veljavnosti konfiguracije, nato indikator povezave. **Takoj ustavite:** menjavo potrdila na produkciji brez pooblaščenca. **Varna obnova:** skrbnik preveri veljavnost in namesti odobreno potrdilo po politiki podjetja. **Uskladitev:** po popravku preverite en nov, zakonito izdan primer in prej čakajoče zapise. **Eskalacija:** enota, poslovni prostor, čas, koda napake in datum veljavnosti. **Prepovedano:** pošiljati datoteko potrdila po e-pošti ali zapisati geslo v zahtevek. **Po incidentu:** dokumentirajte lastnika in datum naslednjega preverjanja veljavnosti.

34. Tiskalni mostovi in fizični izpisi POS Lite

34.1. Račun je ustvarjen, izpis manjka POS Lite

Dokazi po prednosti: arhiv računa, status tiskalnega opravila, nato papirni pladenj. **Takoj ustavite:** novo izdajo računa in ponovno plačilo. **Varna obnova:** uporabite ponatis obstoječega računa po potrditvi številke. **Uskladitev:** preverite, da ponatis nosi isti dokument in ne ustvari nove prodaje. **Eskalacija:** račun, tiskalnik, most, naprava, čas in vidna napaka. **Prepovedano:** ročno sestaviti »račun« na list papirja kot nadomestek uradnega dokumenta. **Po incidentu:** preverite papir, napajanje, omrežje in pravilno dodelitev tiskalnika.

34.2. Kuhinjski tisk gre drugam POS Standard

Dokazi po prednosti: usmeritev artikla/postaje, ID tiskalnega opravila, nato fizični listek. **Takoj ustavite:** ponovno oddajo, dokler kuhinja ne potrdi, kaj je prejela. **Varna obnova:** pravilni postaji posredujte enkratno potrjeno naročilo z ID-jem. **Uskladitev:** primerjajte KDS, kuhinjski listek in naročilo po postavkah. **Eskalacija:** artikel, ciljna postaja, dejanska postaja, naprava, čas in ID naročila. **Prepovedano:** spreminjati globalno usmeritev med obratovanjem brez odobritve. **Po incidentu:** administrator preveri pravila usmerjanja in testira neprodukcijski primer.

34.3. Most ni aktiven POS Lite

Dokazi po prednosti: stanje mostu na določeni napravi, dosegljivost tiskalnika, nato POS obvestilo. **Takoj ustavite:** namestitev neodobrenega gonilnika in spremembo omrežnih nastavitev. **Varna obnova:** usposobljena oseba preveri, ali je pravi most zagnan na pravi napravi. **Uskladitev:** izberite en obstoječi dokument za varen ponatis, ne novo prodajo. **Eskalacija:** naprava mostu, tiskalnik, enota, verzija mostu, čas in napaka. **Prepovedano:** uporabljati skupni račun naprave za dostop do produkcijskih nastavitev. **Po incidentu:** preverite ločeno račun, kuhinjo in poročilo, če imajo različne usmeritve.

35. QR, CTI, telefon in dostava POS Extended

35.1. QR naročilo ni vidno v POS-u POS Extended

Dokazi po prednosti: strežniški zapis QR naročila, status oddaje, nato zaslon gosta. **Takoj ustavite:** ročno naročilo z istimi postavkami brez iskanja po času in kontaktu. **Varna obnova:** preverite status naročila in gostu potrdite samo najdeni rezultat. **Uskladitev:** QR naročilo mora biti enkrat dodeljeno mizi, prevzemu ali dostavi. **Eskalacija:** čas, enota, ID QR naročila, status, naprava in anonimiziran kontaktni podatek. **Prepovedano:** zahtevati od gosta ponovno plačilo zaradi neosveženega pogleda. **Po incidentu:** preverite, ali je šlo za neuspešno oddajo ali le zamudo prikaza.

35.2. QR meni pokaže napačno ceno POS Extended

Dokazi po prednosti: aktivna cena artikla v pravilni enoti, čas veljavnosti, nato predpomnjeni zaslon. **Takoj ustavite:** sprejem naročila z nejasno ceno in spreminjanje cene brez pooblastila. **Varna obnova:** vodja potrdi veljavno ceno ter gostu jasno pove, katera cena velja. **Uskladitev:** QR meni, POS in račun uporabijo isto konfiguracijo za isti poslovni trenutek. **Eskalacija:** artikel, enota, prikazana/veljavna cena, čas in posnetek brez osebnih podatkov. **Prepovedano:** ročno dodati neoznačen popust, da bi prikrili razhajanje. **Po incidentu:** preverite predpomnjenje na drugi napravi in nastavitev cenika.

35.3. CTI ne prepozna klicatelja POS Lite

Dokazi po prednosti: CTI dogodek, čas klica, nato ročni podatek klicatelja. **Takoj ustavite:** izbiro prve podobne stranke in razkritje preteklih naročil. **Varna obnova:** identiteto potrdite z najmanjšim potrebnim podatkom in ustvarite nov zapis le po potrebi. **Uskladitev:** telefonsko naročilo se veže na pravilnega gosta brez združevanja profilov na domnevo. **Eskalacija:** čas, kanal, anonimizirana številka po politiki, naprava in CTI status. **Prepovedano:** zapisovati celotne osebne podatke v prosto opombo incidenta. **Po incidentu:** preverite dovoljenja CTI in ujemanje časovnega pasu.

35.4. Dostavni naslov je nejasen POS Extended

Dokazi po prednosti: potrjen naslov gosta, zapis naročila, nato opomba dostavljavca. **Takoj ustavite:** odpošiljanje na domnevni naslov in spremembo načina plačila. **Varna obnova:** gost izrecno potrdi naslov, kontakt in navodilo za predajo. **Uskladitev:** dostava, račun, kontakt in status naročila vsebujejo isto potrjeno destinacijo. **Eskalacija:** ID naročila, čas, status, minimalni kontaktni podatki in opis nejasnosti. **Prepovedano:** deliti naslov z neudeleženimi osebami ali kopirati ga v javni klepet. **Po incidentu:** preverite, ali je bila dostava zadržana, dostavljena ali vrnjena.

36. Meni, recepture in alergeni POS Lite

36.1. Artikel manjka na prodajnem zaslonu POS Lite

Dokazi po prednosti: aktivnost artikla za enoto/kanal, kategorija, nato lokalni filter zaslona. **Takoj ustavite:** ustvarjanje nadomestnega artikla z isto ceno. **Varna obnova:** administrator preveri razpoložljivost, časovni režim in pravilen kontekst enote. **Uskladitev:** artikel se po popravku pokaže le tam, kjer je odobren za prodajo. **Eskalacija:** artikel, enota, kanal, kategorija, čas in uporabnik. **Prepovedano:** spreminjati ceno ali DDV zato, da bi artikel postal viden. **Po incidentu:** preverite QR meni, POS in dostavni kanal ločeno.

36.2. Cena ali DDV ni pravilen POS Lite

Dokazi po prednosti: veljavni cenik in davčna nastavitev, nato predogled naročila in račun. **Takoj ustavite:** izdajo računa, če znesek ali DDV ni potrjen. **Varna obnova:** pooblaščena oseba popravi konfiguracijo pred naslednjo prodajo. **Uskladitev:** preverite bruto, neto, DDV in zaokrožitev na testnem neprodukcijskem primeru. **Eskalacija:** artikel, cenik, enota, prikazani znesek, pričakovani znesek in čas. **Prepovedano:** uporabiti polni ali delni storno kot nadomestilo za popravljanje cenika. **Po incidentu:** računovodstvo pregleda interval prizadetih računov po pravilih korekcije.

36.3. Receptura porablja napačno zalogo POS Lite

Dokazi po prednosti: receptura, merska enota, potrjena prodaja, nato zalogovni dogodek. **Takoj ustavite:** množično prodajo artikla in ročno masovno prilagoditev zaloge. **Varna obnova:** skladiščnik potrdi pravilno sestavino, faktor in enoto mere. **Uskladitev:** ena prodana enota artikla mora povzročiti pričakovano porabo sestavin. **Eskalacija:** artikel, receptura, sestavina, enote, količina, obdobje in primer računa. **Prepovedano:** spreminjati zgodovinske prodaje ali prepisovati porabe brez revizijske sledi. **Po incidentu:** izvedite odobreno inventurno uskladitev z razlogom.

36.4. Alergen v meniju ni potrjen POS Lite

Dokazi po prednosti: potrjena specifikacija dobavitelja/recepture, nastavitev alergena, nato prikaz menija. **Takoj ustavite:** prodajo artikla kot alergensko varnega in objavo domnevne oznake. **Varna obnova:** artikel začasno umaknite ali označite po odobritvi odgovorne osebe. **Uskladitev:** POS, QR meni, KDS in osebje uporabljajo isto potrjeno oznako. **Eskalacija:** artikel, alergen, vir potrditve, enota, kanal in faza prodaje. **Prepovedano:** ugibati po imenu jedi ali obljubiti gostu odsotnost alergena brez dokaza. **Po incidentu:** dokumentirajte vir podatka in datum naslednje revizije.

37. Prejemnice, OCR, zaloga in dogodki POS Extended

37.1. OCR napačno prebere dobavitelja ali številko POS Extended

Dokazi po prednosti: izvirni dokument, vidno OCR polje, nato prejšnje evidence dobavitelja. **Takoj ustavite:** potrditev glave dokumenta in ustvarjanje novega dobavitelja na podlagi predloga. **Varna obnova:** ročno preberite številko, datum, dobavitelja in davčne podatke z izvirnika. **Uskladitev:** en izvirnik ima eno prejemnico in en sledljiv vir priloge. **Eskalacija:** ID uvoza, izvirnik, napačno/popravljeno polje, uporabnik in čas. **Prepovedano:** obrezati ali prepisati izvirnik, da bi se OCR »ujemal«. **Po incidentu:** označite, ali gre za napako branja ali napačno ujemanje obstoječega partnerja.

37.2. OCR napačno prebere pakiranje POS Extended

Dokazi po prednosti: vrstica izvirnika, enota na dobavnici, artikel in pretvorbeni faktor. **Takoj ustavite:** potrditev količine, če pakiranje in osnovna enota nista jasna. **Varna obnova:** preverite količino paketov, vsebino paketa in ciljno mersko enoto. **Uskladitev:** prejem v zalogi ustreza fizično prejetemu številu osnovnih enot. **Eskalacija:** uvoz, vrstica, artikel, izvirna enota, predlagana enota in faktor. **Prepovedano:** uporabiti desetkratnik kot »verjeten« popravek brez dokumenta. **Po incidentu:** preverite negativne ali nenavadno visoke zaloge prizadete sestavine.

37.3. Uvoz je morda podvojen POS Extended

Dokazi po prednosti: identifikator dokumenta, dobavitelj, datum, znesek in obstoječa prejemnica. **Takoj ustavite:** drugi uvoz iste datoteke in ročni prejem enake zaloge. **Varna obnova:** poiščite dokument po več ključih ter primerjajte vrstice, ne samo naslov. **Uskladitev:** fizična dobava, ena prejemnica in zalogovni dogodki morajo biti v razmerju ena proti ena. **Eskalacija:** oba ID-ja uvoza/prejemnice, izvirnik, časi, uporabniki in primerjava vrstic. **Prepovedano:** brisati domnevni dvojnik brez ugotovitve, kateri zapis je knjigovodsko veljaven. **Po incidentu:** računovodstvo in skladišče potrdita popravek po odobrenem postopku.

37.4. Dogodek porabe ni logičen POS Extended

Dokazi po prednosti: dogodek zaloge, vzročni dokument, receptura in čas prodaje/priprave. **Takoj ustavite:** množično ročno korekcijo in izključitev sledenja dogodkom. **Varna obnova:** določite, ali gre za prejem, prodajo, odpis, inventuro ali napako mapiranja. **Uskladitev:** vsak popravek ima razlog, lastnika, količino, enoto in revizijsko sled. **Eskalacija:** ID dogodka, artikel, skladišče, količina, enota, vzročni ID in čas. **Prepovedano:** združiti več vzrokov v en nepojasnjen odpis. **Po incidentu:** preverite razpoložljivost menija, če zaloga določa prodajnost artikla.

38. Poročila in POS→ERP POS Lite

38.1. Poročilo odstopa od dnevnega seštevka POS Lite

Dokazi po prednosti: uporabljeni filtri, poslovni datum, enota/blagajna, nato izvoz vrstic. **Takoj ustavite:** ročni popravek poročila in sklepanje, da so računi izgubljeni. **Varna obnova:** ponovite pregled z dokumentiranimi filtri in primerjajte osnovne dokumente. **Uskladitev:** ločite izdan račun, storno, način plačila, napitnino in darilni bon. **Eskalacija:** ime poročila, filtri, čas izvoza, pričakovani/dejanski znesek in vzorčni ID-ji. **Prepovedano:** primerjati različna poslovna datuma kot isti interval. **Po incidentu:** vodja shrani uporabljeno definicijo seštevka za revizijo.

38.2. POS→ERP prenos manjka POS Lite

Dokazi po prednosti: status prenosa, izvorni POS dokument, nato ERP pogled. **Takoj ustavite:** ročni vnos iste knjižbe v ERP brez preverjanja idempotentnosti. **Varna obnova:** poiščite izvorni dokument in prenos po identifikatorju ter stanju. **Uskladitev:** vsak POS dokument je v ERP prisoten največ enkrat ali ima jasno napako prenosa. **Eskalacija:** POS ID, ERP ID če obstaja, obdobje, status, napaka in enota. **Prepovedano:** ponavljati celoten izvoz samo zato, ker manjka en dokument. **Po incidentu:** preverite zaporedne dokumente pred in po manjkajočem primeru.

38.3. POS→ERP prenos je podvojen POS Lite

Dokazi po prednosti: idempotentni ključ/povezava dokumentov, ERP knjižbe, nato skupni zneski. **Takoj ustavite:** novo pošiljanje in brisanje ERP zapisa brez računovodske odobritve. **Varna obnova:** računovodstvo označi kanonični izvor in uporabi sledljiv postopek razveljavitve. **Uskladitev:** POS izvirnik, ERP cilj in morebitna korekcija tvorijo sledljivo verigo. **Eskalacija:** vsi ID-ji, zneski, konti, časi, statusi in dokaz podvajanja. **Prepovedano:** znižati znesek na enem zapisu brez povezane korektivne listine. **Po incidentu:** ponovno izračunajte poročilo za prizadeto obdobje.

39. Matrika kakovosti podpore POS Lite

Slab odgovor	Zakaj ni dovolj	Kakovosten odgovor
»Poskusite še enkrat.«	lahko podvoji denar ali naročilo	»Ne ponavljajte; poiščite ID in čas, nato preverite arhiv.«
»Terminal je verjetno zavrnil.«	domneva brez ponudnika	»Zapišite referenco; dokončni status preverite pri ponudniku.«
»Stornirajte postavko.«	krši pravilo polnega storna	»Izdani račun se obravnava s polnim stornom po odobritvi.«
»Bonu dodajte razliko.«	obide agregat gibanj	»Preverite izdajo in vse unovčitve bona pred kakršnim koli ukrepom.«
»OCR je dovolj dober.«	OCR ni dokaz izvirnika	»Potrdite glavo, količino, enoto in pakiranje proti izvirniku.«
»Samo osvežite KDS.«	ne varuje pred dvojno pripravo	»Najprej ustavite drugo pripravo in preverite ID postavke.«
»Pošljite certifikat.«	razkriva skrivnost	»Pošljite kodo napake, čas in status, ne potrdila ali gesla.«
»V ERP vnesite ročno.«	lahko podvoji knjižbo	»Najprej preverite status prenosa in identifikator dokumenta.«

39.1. Kontrolna vprašanja za dežurnega POS Lite

Kateri zapis je avtoritativni vir za ta tip incidenta? Ali je rezultat res neznan ali samo ni prikazan na tej napravi? Katero dejanje bi ob ponovitvi ustvarilo dvojnik? Kateri dokument je pravno ali finančno vezan na izvirnik? Ali obstaja tveganje za alergen, dvojno breme ali napačno pripravo? Kateri najmanjši podatek potrebuje naslednja stopnja podpore? Ali je bila uporabljena pravilna enota, blagajna in poslovni datum? Ali uskladitev pokriva tudi fizični svet: kuhinjo, papir, terminal ali zalogo? Kdo potrdi, da je incident zaključen? Kateri post-incidentni pregled prepreči ponovitev?

40. Končna praktična ocena POS Lite

40.1. Primer A: natakar vidi vrtenje po plačilu POS Lite

Pravilni vrstni red je: ustavi ponovitev, zapiši referenco, preveri račun in ponudnika. Racionala je, da odobritev terminala lahko obstaja brez odgovora POS-a. Nepravilen odgovor je zahteva po drugi kartici pred preverjanjem prvega poskusa.

40.2. Primer B: račun je natisnjen, EOR pa manjka POS Lite

Pravilni vrstni red je: poišči izvirni račun, zapiši fiskalni status, uporabi vrsto. Racionala je, da tisk ne dokazuje dokončne fiskalne potrditve. Nepravilen odgovor je izdaja novega računa z enakim zneskom.

40.3. Primer C: gost zahteva odstranitev ene postavke z že izdanega računa POS Lite

Pravilni odgovor je: ne delni storno; vodja preveri potrebo po polnem stornu izvirnika. Racionala je, da se že izdani račun ne popravlja z brisanjem posamezne vrstice. Nepravilen odgovor je sprememba artikla, popusta ali napitnine v obstoječem računu.

40.4. Primer D: stanje darilnega bona ni pričakovano POS Extended

Pravilni odgovor je: preveri izdajo in vse unovčitve kot agregat gibanj. Racionala je, da posamezna ročna korekcija lahko prikrije presežek unovčitev. Nepravilen odgovor je izdaja novega bona ali ročno povečanje salda.

40.5. Merilo zaključka POS Lite

Incident je zaključen šele, ko je rezultat dokazan, ne le ko opozorilo izgine. Zaključek vsebuje uskladitev prizadetih dokumentov, denarja, priprave ali zaloge. Zaključek vsebuje lastnika odprtega korektivnega ukrepa, če vzrok ni odpravljen. Zaključek ne vsebuje skrivnosti, nepotrebnih osebnih podatkov ali domnev kot dejstev.

41. Odločitvene kartice za zaključevanje incidentov POS Lite

41.1. Kartica: ali je naročilo res izgubljeno? POS Lite

Preverite strežniški seznam naročil v pravilni enoti. Preverite iskanje po ID-ju, času, mizi in znesku. Preverite, ali je naročilo vidno samo na KDS ali samo v arhivu. Če obstaja, ga ne ustvarite znova. Če ne obstaja, zapišite dokaz iskanja pred ustvarjanjem nadomestnega naročila. Če obstaja delno, vodja določi nadaljevanje na izvirnem zapisu. Za novo naročilo ponovno potrdite postavke z gostom. Po odločitvi preverite, da kuhinja ni prejela obeh različic.

41.2. Kartica: ali je račun veljavno izdan? POS Lite

Preverite številko računa in status v arhivu. Preverite povezavo računa z naročilom in plačilom. Preverite fiskalni status posebej od stanja tiska. Obstoječega računa ne zamenjajte z novim zaradi manjkajočega papirja. Če je izdan, se morebitna korekcija vodi po odobrenem toku. Če je fiskalni odgovor v čakanju, ostane izvirnik predmet uskladitve. Če je račun storniran, preverite povezavo s celotnim izvirnikom. Po zaključku preverite številčenje in poročilo prizadetega obdobja.

41.3. Kartica: ali je plačilo dokončno? POS Lite

Preverite identiteto plačilnega poskusa in njegov namen. Preverite referenco pri terminalu oziroma ponudniku. Preverite povezavo uspešnega poskusa z enim računom. Časovna omejitev ni dokaz zavrnitve. Odobritev na terminalu ni razlog za drugi poskus. Zavrnjeni poskus ni razlog za ročno označitev kot plačano. Pri mešanem plačilu preverite vsak del in skupni seštevek. Po zaključku preverite dnevni seštevek ponudnika proti POS evidenci.

41.4. Kartica: ali je priprava varna? POS Lite

Preverite ID postavke, status KDS in aktualno opombo. Preverite alergen proti potrjeni konfiguraciji, ne proti spominu. Če je status nejasen, ustavite predajo gostu. Če je kuhinja že pripravila izdelek, zabeležite dejanski fizični izid. Ne pripravljajte dvojnika, dokler ni določena veljavna postavka. Ne BUMP-ajte drugega naročila zaradi praznega zaslona. Vodja potrdi ponovno pripravo, kadar je vpliv na alergene ali kakovost. Po zaključku sta KDS in servis seznanjena z enim končnim statusom.

41.5. Kartica: ali je zalogovni popravek upravičen? POS Lite

Preverite izvirno prejemnico, prodajo ali inventurni zapis. Preverite artikel, skladišče, količino in mersko enoto. Preverite, ali je razlog napaka OCR, recepture ali fizična razlika. Ne uporabljajte odpisa za prikrivanje napake uvoza. Ne potrjujte OCR vrstice brez primerjave z izvirnikom. Vsak popravek potrebuje sledljiv razlog in odgovorno osebo. Pri podvojenem uvozu najprej določite veljavni dokument. Po zaključku preverite razpoložljivost artikla in porabo recepture.

41.6. Kartica: ali je ERP usklajen? POS Lite

Preverite izvorni POS dokument in enolični identifikator prenosa. Preverite stanje prenosa pred ročnim delom v ERP. Preverite, ali ERP zapis predstavlja izvirnik ali sledljivo korekcijo. Manjkajoča vrstica ni dovoljenje za ponoven celotni izvoz. Podvojena knjižba ni dovoljenje za tiho brisanje. Računovodstvo potrdi izbrani korektivni dokument. Primerjajte znesek, obdobje, konto in enoto med sistemoma. Po zaključku ponovno preverite sosednje dokumente v zaporedju.

42. Predaja izmene med odprtim incidentom POS Lite

Odhajajoči uporabnik preda dejstva, ne razlage brez dokazov. Preda seznam odprtih naročil, računov, plačil in fiskalnih čakanj. Preda identifikatorje, čase in izvedene varne korake. Preda, kaj je prepovedano ponoviti do potrditve. Prevzemnik potrdi razumevanje z branjem ID-jev, ne le z besedo »v redu«. Vodja določi enega lastnika za vsak nejasen denarni primer. Kuhinja prejme ločeno, jasno stanje vseh naročil v pripravi. Računovodstvo prejme le preverjene podatke o fiskalnih ali ERP odstopanjih. Osebni podatki se pri predaji omejijo na nujni operativni obseg. Predaja se zaključi z naslednjim časom preverjanja in potjo eskalacije.

43. Redni vnos prejemnice brez OCR POS Lite

OCR ni predpogoj za prejemnico in ni dokaz pravilnosti. Pri ročnem vnosu:

1. izberite pravilno podjetje, enoto in skladišče;
2. izberite dobavitelja ali ga pred potrditvijo preverite;
3. vnesite številko dokumenta in datum v obliki **dd.mm.yyyy**;
4. primerjajte artikel, pakiranje, enoto mere in količino z izvirnikom;
5. preverite nabavno ceno, DDV, rabat in kontrolni seštevek;
6. preverite, ali za istega dobavitelja in številko dokumenta že obstaja zapis;
7. shranite osnutek, kadar katera vrstica ni preverljiva;
8. potrdite šele po pregledu celotnega dokumenta;
9. po potrditvi preverite učinek na zalogo in morebitno WAC vrednost;
10. zapišite razlog in lastnika vsake izjeme.

Če uporabniški vmesnik za določeno vrsto dokumenta ne pokaže OCR uvoza, uporabite ta ročni postopek. Ne predpostavljajte, da obstaja ločen OCR gumb, če ga v vaši vlogi in enoti ne vidite.

44. Čakalna vrsta offline fiskalizacije POS Lite

Offline delo je dovoljeno samo na napravi z vnaprej dodeljenim in aktivnim pooblastilom. Administrator pred uporabo preveri napravo, veljavnost pooblastila, enoto in datum. Blagajnik ne aktivira offline načina sam.

Po vrnitvi povezave administrator oziroma pooblaščena oseba:

1. pregleda število čakajočih dokumentov in njihov fiskalni status;
2. loči potrjene, neuspele in neznane prenose;
3. izvede prenos oziroma ingest samo po odobrenem postopku;
4. pri konfliktu pregleda izvirni dokument, ZOI/EOR in identiteto poskusa;
5. ponovno poskusi samo dokument, za katerega je to dovoljeno;
6. prevzame nerešeni zapis v obravnavo, če sistem zahteva claim;
7. preveri, da je čakalna vrsta prazna šele po potrjenih odgovorih;

8. zapiše čas, napravo, obseg in rezultat.

Napaka ali transportno neznan status ni dovoljenje za novo izdajo računa. Pri nejasnem stanju ne brišite čakalne vrste in ne uporabljajte druge blagajne kot obvoda.

45. Kartično plačilo: izterjava neznanega poskusa POS Lite

Pri neznanem rezultatu najprej poiščite kandidate plačilnega poskusa po identifikatorju naročila, času, znesku, terminalu in ponudniku. Izberite avtoritativni poskus šele po primerjavi POS-a in ponudnika. Nato:

- potrjeni poskus povežite z enim računom;
- zavrnjeni poskus pustite zavrnjen;
- transportno neznan poskus predajte vodji oziroma ponudniku;
- pri mešanem plačilu preverite vsak del in skupni seštevek;
- ne ponovite bremenitve samo zato, ker se zaslon vrti;
- po zaključku primerjajte dnevni seštevek ponudnika s POS evidenco.

Različni ponudniki imajo lahko različne statuse in časovne omejitve. Navodilo za Payten, SumUp, Viva ali Tap-to-Pay uporabite samo, če je ta ponudnik dejansko vezan na napravo. Viva demo ni dokaz produkcijskega plačila.

46. Vidnost omejitev spletnih funkcij POS Lite

Javni QR meni omogoča naročanje, klic natakarja in druge opisane QR funkcije, vendar ni spletna rezervacijska platforma. V trenutni izvedbi ni javne internetne rezervacije, spletnega nakupa darilnega bona ali Stripe plačila. Če se v podpori pojavi zahteva za te funkcije, jo zabeležite kot zahtevo za razvoj oziroma integracijo, ne kot incident obstoječega POS-postopka.

47. Vir za KPR pri prejetem računu POS Lite

Po potrditvi prejetega **RACUN** preverite dobavitelja, številko in datum listine, datum prejema, DDV-kodo, osnovo, DDV in odbitnost. Prejemnica brez računa je lahko samo zalogovni vir in ne popoln zapis knjige prejetih računov (KPR). **DOBROPIS** in **BREMEPIS** morata imeti povezavo na izvirni račun ter preverjen učinek na zalogo, obveznost in DDV. Če manjka podatek ali povezava, dokument zadržite in ga ne predajte kot popoln KPR.

DEL XII

Slovar in kontrolni seznami

V tem delu so zbrani preverjeni postopki in reševanje napak za navedeno področje.

12. Slovar, kontrolni seznami in kratka zgodovina različice POS Lite

1. Namen POS Lite

Ta dodatek je skupni sklic izrazov in rednih kontrol. Ne ponavlja postopkov za prodajo, plačila, zaloge ali konfiguracijo. Za podrobnost uporabite navedeno glavno poglavje.

2. Slovar POS Lite

Izraz	Pomen	Sklic
Artikel	prodajna ali zalogovna postavka	03, 04
Blagajna	evidenčno prodajno mesto	02, 06
CTI	povezava telefona in poslovnega sistema	05, 09
DDV	davek na dodano vrednost na dokumentu	04, 06
Digitalno potrdilo	poverilnica za fiskalno povezavo	06, 09
Dobavnica	dokument za prejem blaga brez nujno enakega namena kot račun	07
EOR	enkratna identifikacijska oznaka potrditve računa	06
FURS	Finančna uprava Republike Slovenije	06
Inventura	primerjava knjigovodskega in fizičnega stanja	07
Izmena	obdobje odgovornosti uporabnika ali blagajne	02, 08
KDS	zaslon za prikaz in vodenje priprave	05
Konto	računovodska razvrstitev za prenos ali temeljnico	08, 09
Miza	prodajni kontekst za goste v lokalu	03
Most tiskalnika	lokalna povezava med POS-om in tiskalnikom	09
Naročilo	odprt seznam postavk pred izdajo računa	03
OCR	samodejno razbiranje besedila iz slike ali dokumenta	07, 11
Odpis	evidentiranje zmanjšanja zaloge po odobrenem razlogu	07
Plačilni terminal	naprava za kartično transakcijo	06
Ponatis	nov izpis že obstoječega dokumenta	06, 11
Potrditev prejemnice	dokončanje pregledanega zalogovnega dokumenta	07
Prejemnica	dokument o prevzemu blaga v zalogo	07
Pripravljena hrana	notranje evidentirana pripravljena količina	07
Profil	skupina dovoljenj uporabnika	09

Izraz	Pomen	Sklic
QR meni	gostov dostop do ponudbe prek QR kode	05
Rezervacija	vnaprej zabeležena zasedenost oziroma prihod gosta	03, 11
Storno	odobrena sprememba že izdanega računa po pravilih	06
Terminalski rezultat	dokončno stanje plačilnega poskusa	06, 11
Temeljnica	računovodski zapis za prenos prometa	08
Uporabniška vloga	dovoljeni delovni obseg računa	01, 09
WAC	tehtano povprečje nabavne cene, kadar se uporablja	07
Z-poročilo	zaključni pregled prometa po pravilih blagajne	08

3. Pred izmeno POS Lite

3.1. Vsak uporabnik POS Lite

- Prijavljen je s svojim računom.
- Preveri pravilno podjetje, enoto in delovni pogled.
- Preveri povezavo ter vidnost osnovnih podatkov.
- Prebere predajo prejšnje izmene.
- Ne uporablja prijave sodelavca.

3.2. Natakar in blagajnik POS Lite

- Preverita blagajno, poslovni datum in status izmene.
- Preverita terminal po lokalnem postopku.
- Preverita papir oziroma možnost izpisa, če je to njuna naloga.
- Preverita odprta naročila iz prejšnje predaje.
- Ne začenjata plačil na napačni blagajni.

3.3. Kuhinja in bar POS Standard

- Preverita pravi KDS oziroma točilni pogled.
- Preverita čakalne postavke in manjkajoče artikle.
- Preverita dogovorjeno komunikacijo z natakarji.
- Ne označujeta starih postavk brez preverjanja.

3.4. Vodja POS Lite

- Preveri razpored, enote, blagajne in dostopne naprave.
- Preveri posebne dogodke, rezervacije in omejitve ponudbe.
- Določi odgovorno osebo za izredne primere.
- Preveri, da ekipa pozna pot za nejasno kartično plačilo.

4. Med izmeno POS Lite

4.1. Prodaja in priprava POS Lite

- Vsako naročilo preverite pred oddajo.
- Spremembo po oddaji neposredno sporočite pripravi.
- Pripravljenost označite po dejanskem zaključku.
- Ne ustvarjajte drugega naročila, če prvo čaka na odgovor.
- Ne skrivajte napak z brisanjem postavk.

4.2. Plačila in računi POS Lite

- Pred plačilom preverite naročilo, znesek in plačilni način.
- Za vsak poskus terminala počakajte na dokončen rezultat.
- Ob nejasnem rezultatu ne plačajte dvakrat.
- Po izdaji računa preverite dokument v arhivu.
- Napako FURS obravnavajte po 06 in 11.

4.3. Zaloga in dokumenti POS Lite

- Dobavo primerjajte s fizičnim blagom.
- OCR predlog preglejte pred potrditvijo.
- Ne potrjujte neznanega artikla, pakiranja ali seštevka.
- Odstopanje evidentirajte po odobrenem postopku.

4.4. Varnost POS Lite

- Naprave ne puščajte odklenjene brez nadzora.
- Ne delite gesel, kod ali dostopnih povezav.
- Podpori ne pošiljajte skrivnosti in podatkov kartic.
- Sum nepooblaščenega dostopa takoj prijavite vodji.

5. Po izmeni POS Lite

5.1. Natakar in priprava POS Lite

- Predajte odprte mize, nedokončane postavke in dogovore z gosti.
- Predajte manjkajoče blago, odpade in zamude.

- Odjavite se s skupne naprave.

5.2. Blagajnik POS Lite

- Uskladi gotovino po internem postopku.
- Preveri odprta naročila in nejasna plačila.
- Izvede predajo oziroma zaključek izmene.
- Razliko prijavi; ne izdeluje navideznih popravkov.

5.3. Vodja POS Lite

- Pregleda izredne dogodke, odprte dokumente in predaje.
- Preveri, da so nejasna plačila predana z referencami.
- Zapiše odstopanja in določi naslednji korak.

6. Kratka zgodovina trenutne različice POS Lite

Različica 8.3 dopolnjuje postopke za povratno embalažo, povezovanje dobropisov, ponovni FURS prenos, čas hrambe QR zgodovine, skrbniške naprave, POS PIN, offline fiskalizacijo in kartične izterjave. Vsi prikazani koledarski datumi so zapisani v obliki dd.mm.yyyy.

Trenutna dokumentacija združuje operativne postopke v poglavjih 01–08. Poglavje 09 je namenjeno skrbniški konfiguraciji, napravam, vlogam, FURS potrdilu in integracijam. Poglavje 10 vsebuje hitre zaporedne postopke po vlogah. Poglavje 11 vsebuje odziv po vzorcu simptom, pomen in varen ukrep. To poglavje je omejeno na slovar, redne kontrole in povzetek trenutne strukture.

Zgodovina ne nadomešča revizijske sledi sistema. Za dejanski datum, izvajalca in vsebino spremembe uporabite odobren zapis spremembe oziroma revizijsko sled.

7. Kam po podrobnost POS Lite

Potreba	Poglavje
prijava in osnovni dostop	01
začetek izmene in delovno okolje	02
naročila, mize in rezervacije	03
meni, artikli, normativi in alergeni	04
priprava, KDS, QR in telefon	05
plačila, računi, FURS in tisk	06
zaloge, dokumenti in prejemnice	07
konec izmene, poročila in POS→ERP	08
uporabniki, naprave in integracije	09
hitri postopki po vlogah	10
težave in izredni primeri	11

8. Zaključno pravilo POS Lite

Pred začetkom preverite kontekst. Med delom preverite rezultat vsake pomembne potrditve. Po delu predajte odprte zadeve z dejstvi. Če je rezultat plačila, računa ali dokumenta nejasen, ga ne ponovite, dokler ne preverite obstoječega zapisa.

9. Razširjeni slovar in kazalo izrazov POS Lite

Izraz	Kratek pomen	Primarni sklic
Arhiv računov	iskanje že izdanih računov in njihovega stanja	06
Avtentikacija	preverjanje identitete ob prijavi	01, 09
BUMP	oznaka zaključene stopnje priprave na KDS	05
Čakalna vrsta	dejanja, ki čakajo na obdelavo ali sinhronizacijo	11
Deljeno plačilo	razdelitev zneska med dovoljene načine ali osebe	06
Delovni kontekst	podjetje, enota, blagajna, izmena in datum	02, 11
Dobavitelj	poslovni partner na nabavnem dokumentu	07
Dogodek	časovno omejen organiziran promet ali priprava	07
EAN	črtna koda artikla, kadar se uporablja	04, 07
FIRE	sprostitev zadržanega hoda v pripravo	05
Filter	omejitev prikaza po statusu, času, enoti ali drugem pogoju	01, 11
Fiskalizacija	potrditev računa po predpisanem postopku	06
HOLD	zadržanje postavke pred pripravo	05
Integracija	nadzorovana povezava POS z drugo storitvijo	08, 09
Izpisek terminala	dokaz ponudnika o stanju kartične transakcije	06, 11
Kartica KDS	prikaz naloga priprave na zaslonu priprave	05
Knjiženje	računovodska obdelava prenesenih podatkov	08
Lokalni most	programska povezava z napravo na lokaciji	09
Modifikator	izbira, ki spremeni pripravo ali prodajno postavko	04, 05
Motnja	odstopanje, pri katerem se uporabi odobren rezervni postopek	06, 11
Nabavna enota	enota na dokumentu dobavitelja ali pakiranju	04, 07

Izraz	Kratek pomen	Primarni sklic
Nepotrjen osnutek	shranjen, vendar poslovno nedokončan zapis	07
Obdobje poročila	časovni okvir in poslovni datum poročila	08
Odprto naročilo	naročilo pred dokončanim računom	03
Outbox	lokalna čakalna vrsta za oddajo sprememb	11
Povezava artikla	ujemanje vrstice dokumenta z internim artiklom	07
Predaja	zapis odprtih zadev naslednji odgovorni osebi	02, 10
Prodajna enota	enota, v kateri se artikel prodaja	04
Promet	evidentirana prodaja v izbranem obdobju	08
Referenca plačila	neobčutljiv identifikator transakcije	06
Revizijska sled	zapis, kdo, kdaj in kaj je spremenil	08, 09
Sinhronizacija	uskladitev podatkov med napravami in storitvijo	11
Stanje dokumenta	osnutek, potrjeno, stornirano ali drugo dovoljeno stanje	07
Testni primer	nenevaren preverjeni primer za usposabljanje	11
Uskladitev	preverjanje in razrešitev razlike med viri	08
Vloga	dodeljen obseg dovoljenih dejanj uporabnika	09
Zasebni ključ	skrivni del digitalnega potrdila; nikoli se ne deli	06, 09

9.1. Indeks po opravilu POS Lite

Če potrebujete	Pojdite najprej v
preveriti odprto mizo ali rezervacijo	03
urediti artikel, normativ ali alergen	04
razložiti HOLD, FIRE ali BUMP	05
rešiti plačilo, račun, FURS ali ponatis	06
pregledati prejemnico, OCR ali inventuro	07
primerjati poročilo ali prenos ERP	08
upravljati uporabnike, naprave ali potrdilo	09
slediti kratkemu postopku po vlogi	10
stabilizirati napako ali incident	11

10. Časovni koledar kontrol POS Lite

10.1. Dnevno POS Lite

1. Preglejte predajo in odprte kritične zadeve.
2. Preverite pravilen poslovni kontekst naprav.
3. Preglejte nejasna plačila, fiskalna opozorila in neuspele tiske.
4. Preverite odprta naročila, stare KDS kartice in rezervacije.
5. Preglejte nepotrjene zalogovne osnutke.
6. Zapišite lastnika vsake nerešene zadeve.

10.2. Tedensko POS Lite

1. Preglejte razlike gotovine in plačil po internem postopku.
2. Preglejte terminalske izjeme in njihovo razrešitev.
3. Preglejte neuspešne sinhronizacije, outbox in naprave.
4. Preglejte napačna usmerjanja KDS in tiskov.
5. Preglejte negativne zaloge, odpise in odprte prejemnice.
6. Preglejte spremembe menija, receptur in alergenov.
7. Preglejte odprte zahtevke podpori in roke.

10.3. Mesečno POS Lite

1. Primerjajte aktivne uporabnike s kadrovsko evidenco.
2. Preglejte vloge, enote in privilegirane dostope.
3. Preglejte terminale, tiskalnike, mostove in njihove lastnike.
4. Preverite rok digitalnega potrdila in načrt obnove.
5. Preglejte prenose POS→ERP ter računovodske izjeme.
6. Preglejte uspešnost usposabljanja in incidente.
7. Potrdite varno hrambo oziroma izbris izvozov po politiki.

10.4. Letno POS Lite

1. Obnovite usposabljanje za plačila, FURS, alergene in zasebnost.
2. Preverite kontakte za eskalacijo in ponudnike.
3. Izvedite vsaj eno vajo neznanega plačila in eno vajo motnje povezave.
4. Preglejte matriko vlog glede na dejanske naloge.
5. Preglejte politiko hrambe dokumentov in incidentnih dokazov.
6. Preverite inventar naprav in varno ukinitev neuporabljenih.
7. Posodobite go-live in predajne obrazce po naučenih lekcijah.

11. Učni programi po vlogah POS Lite

11.1. Skupni uvod za vse POS Lite

Cilj. Uporabnik zna prepoznati kontekst, varovati dostop in varno predati nejasen rezultat.

Vsebina.

1. podjetje, enota, blagajna, izmena in poslovni datum;
2. osebni račun, zaklep naprave in prepoved deljenja dostopa;
3. razlika med simptomom, dokazom in domnevo;
4. iskanje obstoječega zapisa pred ponovitvijo dejanja;
5. minimalni podatki za podporo brez skrivnosti.

Praktični dokaz. Udeleženec pravilno opiše incident brez gesla ali osebnih podatkov.

11.2. Natakar POS Lite

Cilj. Zanesljivo vodi mizo, naročilo, spremembo in predajo pripravi.

Vsebina.

1. odpiranje in nadaljevanje naročila;
2. artikli, količine, opombe in modifikatorji;
3. premik oziroma razdelitev po pooblastilu;
4. HOLD, FIRE in komunikacija s pripravo;

5. odziv na napačno mizo, dvojno postavko in nejasno stanje.

Praktični dokaz. Udeleženec odda testno naročilo s pravilno opombo in prepozna, kdaj ga ne sme oddati drugič.

11.3. Blagajnik POS Lite

Cilj. Pravilno izvede plačilo, izda račun in obravnava nejasen terminalski rezultat.

Vsebina.

1. kontrola naročila pred plačilom;
2. dovoljeni načini in delitev plačila;
3. terminalska odobritev, zavrnitev in časovna omejitev;
4. arhiv računa, ponatis in fiskalni status;
5. motnja FURS in predaja referenc.

Praktični dokaz. Udeleženec v scenariju odobrenega terminala in napake POS ne sproži druge transakcije.

11.4. Kuhinja in bar POS Standard

Cilj. Pravilno bere KDS, vodi stopnje priprave in varno obravnava alergenske spremembe.

Vsebina.

1. postaje, filtri in kartice KDS;
2. opombe, modifikatorji in večhodi;
3. HOLD, FIRE, BUMP in izdaja;
4. dvojni prikaz in napačna usmeritev;
5. ustavitev ob nejasnem alergenu.

Praktični dokaz. Udeleženec pravilno zadrži dvomljivo kartico in zahteva potrditev.

11.5. Skladiščnik POS Lite

Cilj. Pregleda dokument, OCR predlog in učinek prejemnice na zalogo.

Vsebina.

1. vrste zalogovnih dokumentov in stanja;
2. glava dokumenta, postavke in duplikati;
3. pakiranje, enota mere, cena, DDV in seštevek;
4. povezava artikla in nepovezana vrstica;
5. inventura, odpis in dokumentirana razlika.

Praktični dokaz. Udeleženec zavrne napačno OCR pakiranje ter pripravi popolno predajo.

11.6. Vodja izmene POS Lite

Cilj. Stabilizira operativni incident, določi prioritete in vodi predajo.

Vsebina.

1. klasifikacija incidenta in prag eskalacije;
2. varnost gosta, plačila in fiskalnega dokumenta;
3. komunikacija z osebjem in gostom brez ugibanja;
4. lastnik, rok in dokaz za vsak odprt primer;
5. pregled po incidentu.

Praktični dokaz. Udeleženec vodi vajo izgube povezave brez podvajanja naročil.

11.7. Administrator POS Lite

Cilj. Upravlja konfiguracijo sledljivo, z najmanjšim potrebnim dostopom in brez prekinitve poslovanja.

Vsebina.

1. vloge, enote, blagajne in življenjski cikel uporabnika;
2. terminali, tiskalni mostovi, KDS in integracije;
3. potrdilo FURS in zaščita skrivnosti;
4. sprememba, test, odobritev in povrnitev;
5. tehnična predaja podpori in revizijska sled.

Praktični dokaz. Udeleženec izpolni zapis spremembe z načrtom povrnitve.

12. Preizkusi usposobljenosti POS Lite

Odgovor ni uspešen samo zato, ker je hiter. Uspešen je, če je varen, preverljiv in v mejah vloge.

Vprašanje	Smer pravilnega odgovora
POS po kliku plačila čaka. Kaj naredite?	Ne ponovite; preverite naročilo, terminal in arhiv.
Terminal odobri, POS ne pokaže plačila.	Obravnavajte kot neznano stanje in zberite referenco.
Račun se ne natisne.	Preverite arhiv; uporabite ponatis, ne nove izdaje.
KDS pokaže dve enaki jedi.	Preverite količino in identifikator pred drugo pripravo.
Gost pove alergen, podatka pa ni.	Ne ugibajte; ustavite in preverite odgovorni vir.
OCR predlaga artikel s čudno količino.	Primerjajte izvirnik, pakiranje in enoto; ne potrdite na slepo.
Manjka gumb za prejemnico.	Preverite vlogo in enoto; ne uporabite računa sodelavca.
Poročilo ne ustreza gotovini.	Preverite obdobje, filtre, plačila in arhiv; ne popravljajte prodaje.
ERP prenos kaže napako.	Ne ponavljajte na slepo; preverite status paketa in eskalirajte.

Vprašanje	Smer pravilnega odgovora
Podpora zahteva posnetek.	Pošljite minimalni prikaz in odstranite skrivnosti ter osebne podatke.

12.1. Ocenjevalni obrazec POS Lite

Merilo	Da	Ne	Opomba
preveri kontekst pred dejanjem	[ ]	[ ]	
prepozna neznan rezultat	[ ]	[ ]	
ne ponovi kritične potrditve	[ ]	[ ]	
uporablja pravo pot eskalacije	[ ]	[ ]	
varuje skrivnosti in zasebnost	[ ]	[ ]	
zbere uporabne dokaze	[ ]	[ ]	
predajo zapiše z lastnikom	[ ]	[ ]	

Če je odgovor pri plačilu, fiskalnem dokumentu, alergenu ali varnosti negativen, oseba potrebuje ponovitev vaje pred samostojnim delom.

13. Predajni obrazci POS Lite

13.1. Predaja izmene POS Lite

Polje	Vnos
Datum in ura predaje	
Enota in blagajna	
Predaja od / prevzem od	
Odprte mize in naročila	
Nejasna plačila in reference	
Fiskalna ali tiskalna opozorila	
KDS oziroma priprava v čakanju	
Zaloge, dokumenti ali dostave v čakanju	
Incidenti in že izvedeni koraki	
Naslednji lastnik in rok	
Potrditev prevzema	

13.2. Predaja podpori POS Lite

Polje	Vnos
Kratek naslov težave	
Vpliv na poslovanje	
Začetek in zadnji pojav	
Podjetje, enota, blagajna	
Vloga in vrsta naprave	
Natančni koraki pred napako	
Vidno sporočilo	
Naročilo, račun ali dokument	
Že preverjeni viri	
Že izvedeni varni koraki	
Kontakt vodje	
Potrdilo: brez gesel, kartic, ključev in žetonov	[ ]

13.3. Predaja konfiguracijske spremembe POS Lite

Polje	Vnos
Kaj se spreminja	
Poslovni razlog	
Odobritelj	
Prizadete enote in naprave	
Čas izvedbe	
Preizkus po spremembi	
Načrt povrnitve	
Lastnik spremljanja	
Revizijska referenca	

14. Odločitvene matrike POS Lite

14.1. Ali dejanje ponoviti? POS Lite

Stanje	Ponovite?	Prvi korak
klik še čaka	ne	preverite obstoječi zapis
plačilo neznano	ne	preverite terminal in arhiv
račun obstaja, tisk manjka	ne	uporabite ponatis
OCR vrstica nejasna	ne	primerjajte izvirnik
KDS kartica manjka	ne samodejno	preverite naročilo in postajo
dokazano neuspešen ne-kritičen osnutek	po preverjanju	izvedite en ponovni vnos

14.2. Koga vključiti? POS Lite

Dogodek	Prvi lastnik	Dodatno vključite
nejasno plačilo	blagajnik ali vodja	podpora/ponudnik po postopku
fiskalna motnja	vodja	administrator
napačen alergen	vodja	odgovorna oseba za ponudbo
napaka OCR/prejemnice	skladiščnik	vodja
napačna vloga	vodja	administrator
tisk/KDS usmerjanje	vodja	administrator
manjkajoč ERP prenos	računovodstvo	administrator
varnostni sum	vodja	skrbnik dostopa

14.3. Stopnja vpliva POS Lite

Stopnja	Primer	Odziv
nizka	en nejasen prikaz brez učinka na dokument	zapišite in spremljajte
srednja	posamezen tisk, KDS ali OCR osnutek	varno obidite in predajte
visoka	plačilo, račun, alergen, velika zalogovna razlika	ustavite prizadeto dejanje in eskalirajte
kritična	varnostni sum, množični izpad, podvojene knjižbe	vodja takoj aktivira incidentni postopek

15. Hranjenje podatkov in varnostni opomniki POS Lite

Hranite le podatke, ki so potrebni za poslovni dokument, podporo ali zakonsko obveznost. Roke hrambe določa politika podjetja in veljavna ureditev, ne ta priročnik. Podpori pošljite minimalni nabor dokazov.

Vedno:

- uporabljajte osebni račun;
- zaklenite napravo, ko je brez nadzora;
- preverite prejemnika pred pošiljanjem dokumenta;
- prikrijte osebne, zdravstvene in plačilne podatke na posnetku;
- uporabljajte odobrene mape, kanale in naprave;
- izbrišite lokalno kopijo, ko zanjo ni več odobrene potrebe;
- prijavite izgubo naprave ali sum razkritja takoj.

Nikoli:

- ne pošiljajte gesel, PIN-ov, žetonov ali zasebnih ključev;
- ne pošiljajte celih podatkov kartice;
- ne delite prijave z nadomestno osebo;
- ne izvažajte poročil na zasebni e-poštni predal;
- ne nameščajte neuradne programske opreme za rešitev tiskanja ali povezave;
- ne spreminjajte dokazov incidenta, da bi bil prikaz »čistejši«.

16. Kratek povzetek različice v8.3 POS Lite

Različica v8.3 je izdelana na podlagi sledljive matrike 67 uporabniških postopkov. Dopolnjeni so skrbniški postopki za POS PIN in hitro menjavo identitete, obseg naprav, revizijsko sled, tiskalne in terminalske integracije, offline fiskalno čakalno vrsto, kartične izterjave, redni ročni vnos prejemnic, administrativne predaje in omejitve javnih funkcij.

V priročniku je izrecno navedeno, da trenutna izvedba nima javnih internetnih rezervacij, spletnega nakupa darilnega bona ali Stripe spletnega plačila. Viva demo način ni produkcijski dokaz. Vsi datumi, prikazani uporabniku, so v obliki **dd.mm.yyyy**.

Poglavja 01–08 opisujejo operativne delovne tokove, 09 skrbniško konfiguracijo, 10 hitre postopke po vlogah, 11 izredne primere in 12 slovar, kontrole ter sledljivost. Ta zgodovina ne nadomešča revizijske sledi sistema.

Za dejanski datum, izvajalca in vsebino spremembe uporabite odobren zapis spremembe oziroma revizijsko sled.

17. Referenčne kontrolne kartice POS Lite

17.1. Kartica: začetek dela na napravi POS Lite

- ■ Naprava je fizično nepoškodovana.
- ■ Naprava je priključena na odobreno napajanje.
- ■ Povezava je vidna kot razpoložljiva.
- ■ Prikazan čas je smiseln.
- ■ Uporabnik uporablja svoj račun.
- ■ Uporabnik preveri podjetje.
- ■ Uporabnik preveri enoto.
- ■ Uporabnik preveri blagajno.
- ■ Uporabnik preveri poslovni datum.
- ■ Uporabnik prebere predajo.
- ■ Uporabnik ve, komu eskalira.
- ■ Uporabnik zaklene napravo ob odhodu.

17.2. Kartica: preverjanje naročila POS Lite

- ■ Prava miza oziroma prodajni kontekst.

- Pravo število gostov, kadar se vodi.
- Pravi artikli.
- Prave količine.
- Pravilne velikosti.
- Pravilni modifikatorji.
- Jasne opombe.
- Preverjen alergenski podatek.
- Pravi hod oziroma HOLD.
- Prava postaja priprave.
- Gost je potrdil pomembne spremembe.
- Rezultat oddaje je viden.

17.3. Kartica: preverjanje plačila POS Lite

- Naročilo je pravo.
- Znesek je pravi.
- Plačnik je potrjen po lokalnem postopku.
- Izbran je pravi plačilni način.
- Terminal je pripravljen.
- Transakcija se začne samo enkrat.
- Rezultat terminala je prebran.
- Rezultat POS je preverjen.
- Nejasen rezultat ni ponovljen.
- Referenca je zapisana, kadar je potrebna.
- Račun je najden v arhivu.
- Gost prejme pravilen izpis oziroma pojasnilo.

17.4. Kartica: preverjanje računa POS Lite

- Račun pripada pravemu naročilu.
- Poslovni datum je pravilen.
- Blagajna je pravilna.
- Znesek je pravilen.
- Plačilni način je pravilen.
- Fiskalni status je preverjen.
- Napaka je zapisana v celoti.
- Račun ni izdan drugič.
- Manjkajoč tisk se rešuje s ponatisom.
- Storno se izvaja samo po postopku.

- Prizadeti dokumenti so označeni.
- Vodja dobi nejasne primere.

17.5. Kartica: preverjanje KDS POS Standard

- Odprta je prava postaja.
- Filter je razumljen.
- Kartica pripada pravemu naročilu.
- Količina je preverjena.
- Opomba je prebrana.
- Modifikator je prebran.
- Alergenska nejasnost je ustavljena.
- HOLD se ne pripravi prezgodaj.
- FIRE je potrjen.
- BUMP sledi dejanskemu stanju.
- Dvojnik je preverjen.
- Natakar dobi informacijo o zamudi.

17.6. Kartica: preverjanje prejemnice POS Lite

- Izvirnik dokumenta je na voljo.
- Dobavitelj je pravilen.
- Številka dokumenta je pravilna.
- Datum dokumenta je pravilen.
- Dokument ni duplikat.
- Artikel je pravilno povezan.
- Pakiranje je preverjeno.
- Enota mere je preverjena.
- Količina je preverjena.
- Cena je preverjena.
- DDV je preverjen.
- Seštevek je preverjen.
- Učinek na zalogo je preverjen.

17.7. Kartica: preverjanje poročila POS Lite

- Ime poročila je zapisano.
- Obdobje je zapisano.
- Poslovni datum je preverjen.
- Časovni interval je preverjen.
- Enote so preverjene.

- Blagajne so preverjene.
- Filtri so preverjeni.
- Statusi dokumentov so preverjeni.
- Vir primerjave je zapisan.
- Razlika je izračunana.
- Razlika ima lastnika.
- Izvoz je shranjen le odobreno.

18. Register dokazov za podporo POS Lite

18.1. Kaj je koristen dokaz POS Lite

- natančen čas dogodka;
- identifikator naročila;
- identifikator računa;
- identifikator dokumenta;
- enota;
- blagajna;
- poslovni datum;
- uporabniška vloga;
- vrsta naprave;
- prikazano sporočilo;
- stanje terminala;
- stanje tiskalnika;
- stanje KDS;
- status sinhronizacije;
- izvedeni varni korak;
- rezultat preverjanja arhiva.

18.2. Kaj ni primeren dokaz POS Lite

- geslo;
- PIN;
- številka kartice;
- CVV;
- žeton seje;
- zasebni ključ;
- datoteka potrdila;
- celoten imenik gostov;
- celoten telefonski seznam;

- zdravstvena podrobnost gosta;
- nepotrebna fotografija prostora;
- nefiltriran izvoz poročila.

18.3. Kako opisati čas POS Lite

- navedite datum;
- navedite lokalni čas;
- navedite časovni pas, če je pomemben;
- ločite čas klika od časa napake;
- ločite čas zaznave od časa razrešitve;
- uporabite približek le, če natančen čas ni znan;
- približek označite kot približek;
- ne spreminjajte časa zaradi uskladitve zapisov;
- navedite zaporedje dejanj;
- navedite, katera naprava je čas prikazala.

18.4. Kako opisati vpliv POS Lite

- en gost čaka;
- ena miza je blokirana;
- ena postaja priprave ne prejema kartic;
- en terminal je nedosegljiv;
- več plačil ima nejasen rezultat;
- tisk manjka za več računov;
- prejemnica čaka na potrditev;
- poročilo odstopa;
- ERP prenos čaka;
- dostop je lahko nepooblaščen.

19. Predloge kratkih obvestil POS Lite

19.1. Obvestilo vodji: nejasno plačilo POS Lite

»Ob [čas] je pri naročilu [identifikator] za [znesek] terminal pokazal [stanje], POS pa [stanje]. Drug poskus ni bil izveden. Preverjena sta [arhiv/terminal]. Potrebujem odločitev po postopku neznanega plačila.«

19.2. Obvestilo pripravi: popravek naročila POS Lite

»Za naročilo [identifikator] velja preverjen popravek: [postavka]. Prejšnje stanje je [stanje]. Prosim potrdite, ali je priprava že začeta. Če je podatek alergensko pomemben, pripravo zadržite do potrditve.«

19.3. Obvestilo podpori: tisk POS Lite

»Ob [čas] račun [identifikator] obstaja v arhivu, ne natisne pa se na [tiskalnik]. Preverjeni so papir, napajanje in stanje mostu. Nov račun ni bil izdan. Vidno sporočilo: [besedilo].«

19.4. Obvestilo podpori: OCR POS Lite

»Dokument [identifikator] ima OCR neskladje v [polje]. Izvirnik kaže [pričakovano], predlog kaže [dejansko]. Dokument ni potrjen. Preverjeni so dobavitelj, datum, številka in duplikat.«

19.5. Obvestilo ekipi: omejena ponudba POS Lite

»Artikel [naziv] je začasno omejen od [čas]. Ne uporabljajte nadomestnega artikla brez odobritve. Za gosta uporabite potrjeno alternativo. Vodja bo potrdil ponovno razpoložljivost.«

20. Potrditve po obnovi POS Lite

Po vsakem izpadu ali spremembi ne predpostavljajte, da se je stanje samo popravilo. Lastnik potrdi obseg in rezultat preverjanja.

20.1. Po obnovi povezave POS Lite

- Preverjena je čakalna vrsta.
- Preverjena so prizadeta naročila.
- Preverjene so postavke KDS.
- Preverjena so nejasna plačila.
- Preverjeni so računi s fiskalnim opozorilom.
- Preverjene so prejemnice v čakanju.
- Preverjeni so podvojeni poskusi.
- Predaja je posodobljena.

20.2. Po obnovi tiska POS Lite

- Pravi tiskalnik je dosegljiv.
- Preverjen je papir.
- Preverjeno je napajanje.
- Preverjen je most.
- Preverjeno je usmerjanje.
- Ponatisi se izvajajo le za obstoječe račune.
- Kuhinja ve za morebitne manjkajoče listke.
- Test je označen kot test.

20.3. Po obnovi integracije POS Lite

- Preverjen je status paketa.

- Preverjena je enkratnost prenosa.
- Preverjene so napake.
- Preverjene so reference cilja.
- Računovodstvo je obveščeno, kadar velja.
- Ponovitev ima odobritev.
- Ponovitev ima razlog.
- Rezultat je zapisan v revizijsko sled.

21. Zaključna kontrola dokumentacije POS Lite

21.1. Pred začetkom spremembe postopka POS Lite

- Določen je poslovni razlog.
- Določen je lastnik postopka.
- Določene so prizadete vloge.
- Določene so prizadete enote.
- Določena je pot odobritve.
- Določen je varni preizkus.
- Določen je načrt povrnitve.
- Določena je komunikacija ekipi.

21.2. Po spremembi postopka POS Lite

- Postopek je preizkušen.
- Rezultat preizkusa je zapisan.
- Vloge so usposobljene.
- Kratka navodila so dostopna.
- Predaja vsebuje novo omejitev.
- Odprte izjeme imajo lastnika.
- Sprememba je sledljiva.
- Zastarelo navodilo ni več v uporabi.

21.3. Minimalni podatki za pregled incidenta POS Lite

- Kaj se je zgodilo.
- Kdaj se je zgodilo.
- Kje se je zgodilo.
- Kdo je bil v vlogi.
- Kateri dokument je prizadet.
- Kaj je bilo preverjeno.
- Kaj ni znano.

- Kdo odloča naprej.
- Kdaj se preveri zaključek.
- Ali so podatki varno omejeni.

Priročnik se uporablja skupaj z internimi pravili podjetja. Ob konfliktu med hitrostjo in preverljivostjo ima prednost varen, dokumentiran postopek. Nejasnega plačila, računa, alergena ali dostopa ne rešujte z ugibanjem. Odprto zadevo vedno predajte z dejstvi, lastnikom in naslednjim časom preverjanja. Dokazi morajo biti zadostni za ponovljivo preverjanje. Skrivnosti in nepotrebni osebni podatki nikoli niso dokaz za podporo. Po zaključku preverite, da je izboljšava dodeljena ali incident utemeljeno zaprt.

22. Abecedni referenčni slovar POS Lite

Ta slovar dopolnjuje slovarja v poglavjih 2 in 11. Izraz ni navodilo za klik ali dokaz, da je funkcija na voljo v vsaki namestitvi. Sklic označuje poglavje, v katerem se preveri veljavni postopek.

Izraz	Delovni pomen	Sklic
Alergen	podatek o sestavini, ki zahteva preverljivo komunikacijo	04
Arhiv	urejena zbirka dokončanih dokumentov in dokazov	06, 08
Avtorizacija	odobritev dejanja pristojne osebe	09, 10
Blagajniški primanjkljaj	ugotovljena razlika, ne domneva o vzroku	08
Blagajniški presežek	ugotovljena razlika, ki se obravnava enako sledljivo	08
Čas dogodka	časovni podatek z navedenim časovnim pasom ali poslovnim datumom	08, 11
Časovna omejitev	dogovorjeni rok za odziv, predajo ali pregled	10
Delovni dan	poslovno določeno obdobje, ki ni nujno koledarski dan	02, 08
Denarni tok	pregled prejetih in izplačanih zneskov po viru	08
Dokumentarni vir	izvirnik ali zanesljiv zapis, iz katerega se preverja podatek	07, 08
Dostop najmanjšega obsega	dodelitev le dovoljenj, potrebnih za vlogo	09
Dvojna kontrola	neodvisna potrditev podatka ali dejanja druge osebe	08, 10
Enota	poslovno ali operativno mesto, za katero velja kontekst	02

Izraz	Delovni pomen	Sklic
Eskalacija	predaja odločitve osebi z ustrezno pristojnostjo	10, 11
Evidenca usposabljanja	zapis teme, izvajalca, udeleženca in rezultata	10
Fizično štetje	prešteta dejanska količina ob znanem času in lokaciji	07
Gotovina	fizično plačilno sredstvo, za katero velja lokalna odgovornost	06, 08
Interna opomba	poslovno potrebna, stvarna opomba brez nepotrebnih osebnih podatkov	03, 08
Izjema	odstopanje od rednega toka z razlogom, lastnikom in rokom	10, 11
Izvoz	nadzorovan prenos podatkov iz sistema za dovoljeni namen	08, 09
Količinska razlika	razlika med dvema primerljivima količinama	07
Kontrolna točka	trenutek, ko se preveri pogoj pred nadaljevanjem	10
Korektivni ukrep	ukrep, ki odpravi ugotovljeni vzrok ali zmanjša ponovitev	11
Kritičen podatek	podatek, katerega napačnost vpliva na plačilo, račun ali varnost	06, 09
Kupec	oseba ali organizacija, ki je predmet prodajnega razmerja	03, 06
Letna inventura	načrtovan pregled zaloge v določenem referenčnem obdobju	07
Lokalna navodila	odobrena pravila enote, skladna z glavnim priročnikom	10
Manjkajoči dokaz	podatek, brez katerega sklepa ni mogoče preverljivo potrditi	11
Merilo sprejema	vnaprej določen pogoj, po katerem se rezultat sprejme	10
Mesečni zaključek	časovno omejen pregled mesečnih evidenc in izjem	08
Najmanjši potrebni podatek	omejitev zbiranja podatkov na poslovni namen	09
Neskladje	preverjena razlika med pričakovanim in dejanskim stanjem	07, 08
Občutljiv podatek	podatek, ki ga je treba posebej omejiti ali odstraniti iz dokaza	09

Izraz	Delovni pomen	Sklic
Obdobje hrambe	odobren čas, v katerem se dokaz varno hrani	19
Odgovorni lastnik	imenovana oseba, ki spremlja zadevo do zaključka	10
Odobritev	razvidna odločitev pristojne osebe pred določenim dejanjem	10
Operativni zapis	dejstveni zapis izvedenega dela, kontrole ali odstopanja	08
Osebni podatek	podatek, ki se nanaša na določeno ali določljivo osebo	09
Paket prenosa	prepoznaven sklop podatkov za en prenos ali pregled	08
Periodična kontrola	pregled, ki se izvaja po določenem časovnem ciklu	13
Poslovni razlog	jasna obrazložitev, zakaj je dejanje potrebno	25
Potrdilo o izvedbi	dokaz, da je kontrola ali usposabljanje dejansko opravljeno	10
Prednostna naloga	naloga, ki se obravnava pred drugimi zaradi vpliva	11
Predvideni rezultat	rezultat, opisan pred preverjanjem ali testom	10
Pregledovalec	oseba, ki preveri zapis, ne da bi nadomestila lastnika	10
Preiskovalna sled	povezava dejstev, dokazov, odločitev in zaključka	11
Pristojnost	dovoljeni obseg odločanja za vlogo	09, 10
Prizadeti obseg	enote, čas, dokumenti in uporabniki, ki jih zadeva dogodek	11
Protiukrep	začasni varnostni ukrep do trajne rešitve	11
Referenčno obdobje	natančno določeni začetni in končni trenutek primerjave	08
Reklamacija	zahtevek za pregled domnevne napake z dejstvi in dokumenti	06, 11
Rezervni postopek	odobren način dela ob motnji, ki se pozneje uskladi	11
Riziko	verjetnost in posledica neželenega izida	18

Izraz	Delovni pomen	Sklic
Rok zapisa	čas, do katerega mora biti predaja ali dokaz dopolnjen	10
Sledljivost	možnost povezati dejanje, čas, vlogo in rezultat	08, 09
Soglasje	dokumentirana privolitev, kadar jo zahteva zakoniti namen	19
Sprememba nastavitev	sprememba podatka, ki vpliva na delovanje ali poročanje	09
Status	trenutno znano stanje zadeve, ne predvidevanje naslednjega stanja	11
Šifra incidenta	enolična interna oznaka za povezovanje zapisov incidenta	17
Tveganje zasebnosti	možnost neupravičenega razkritja ali uporabe osebnih podatkov	19
Učenje na primeru	usposabljanje z varnim primerom brez produkcijskih podatkov	14
Usklajevalni zapis	zapis vira, razlike, odločitve in potrditve uskladitve	08
Validacija	preverjanje, ali podatek izpolnjuje določena pravila	07, 09
Veriga odobritve	zaporedje pristojnih odločitev, kadar jih zahteva pravilo	10
Vmesni ukrep	omejen ukrep, ki velja do ponovne presoje	11
Vnosni vir	izvor podatka, kot je dokument, štetje ali odobrena odločitev	07
Vpliv na gosta	učinek odstopanja na obljubljeno storitev ali komunikacijo	10
Vzrok	potrjen razlog odstopanja; ne zapisuje se kot ugibanje	11
Začasna pravica	časovno omejen dostop z lastnikom in datumom pregleda	09
Zaključni kriterij	pogoj, brez katerega zadeva ne sme biti označena zaključena	10
Zapis spremembe	dokaz kaj, zakaj, kdo, kdaj in s kakšnim rezultatom	25

23. Kazalo po temi in cilju POS Lite

Tema	Prvo poglavje	Dopolnilni sklic	Kaj preveriti pred uporabo
prijava, identiteta in osnovni dostop	01	09	pravilno vlogo in kontekst
delovni začetek in izmena	02	03, 12	poslovni datum in predajo
mize, gostje in rezervacije	03	10, 11	stanje obstoječega naročila
ponudba, sestavine in alergeni	04	05, 10	veljavno informacijo o artiklu
priprava, bar in kuhinjski tok	05	12, 24	vpliv na že oddane postavke
plačila, računi in fiskalni primeri	06	11, 18	dokončni rezultat prejšnjega poskusa
prejem, zaloga, odpis in inventura	07	13, 18	vir, količino in pristojnost
zaključek, poročila in ERP	08	13, 19	obdobje, enoto in enkratnost
uporabniki, naprave in integracije	09	19, 25	vpliv, odobritev in povrnitev
kratke vloge in predaje	10	12, 17	lastnika in rok naslednje akcije
motnje in izredni primeri	11	18, 24	dejstva, varnost in obseg
redni kontrolni cikli	13	28	dokaz izvedbe in izjeme
usposabljanje in preverjanje znanja	14	29, 30	merilo uspeha in ocenjevalca
začetek uporabe ali dogodek	16	31	odgovorno osebo in varni preizkus
obrazci predaje in incidenta	17	32	minimalni potrebni podatki
odločanje ob nejasnosti	18	33	ali je varno nadaljevati
hramba, zasebnost in dokazi	19	34	zakoniti namen in rok hrambe
sprememba postopka ali dokumentacije	25	35	lastnika, verzijo in obvestilo

23.1. Indeks po vlogi POS Lite

Vloga	Primarni delovni sklic	Nujni dopolnilni sklic
natakar	03, 06, 10	12, 17, 18
blagajnik	02, 06, 08	12, 13, 18
kuhinja ali bar	05, 10	12, 17, 24
skladiščnik	07, 10	12, 13, 18
vodja izmene	02, 08, 10	12, 17, 18
administrator	01, 09, 25	12, 19, 35
trener	14, 15	29, 30
računovodski pregledovalec	08, 19	13, 18, 34

24. Matrika odgovornosti in kontrol POS Lite

Legenda: **I** izvede, **P** preveri, **O** odobri oziroma odloči, **S** seznani.

Kontrola ali rezultat	Natakar	Blagajnik	Priprava	Skladišče	Vodja	Administrator
osebna prijava	I	I	I	I	P	P
kontekst enote in izmene	I	I	I	I	P	S
predaja odprtih zadev	I	I	I	I	P	S
nejasen rezultat plačila	S	I	S	S	O	S
pregled izdanega računa	I	P	S	S	O	S
komunikacija spremembe pripravi	I	S	I	S	P	S
prejem blaga in vir dokumenta	S	S	S	I	P	S
fizično štetje zaloge	S	S	S	I	P	S
pregled dnevne razlike	S	I	S	S	O	S

Kontrola ali rezultat	Natakar	Blagajnik	Priprava	Skladišče	Vodja	Administrator
pregled prenosa poročila	S	I	S	S	P	S
dodelitev upo rabniškega dostopa	S	S	S	S	O	I
sprememba naprave ali integracije	S	S	S	S	O	I
odločitev o izrednem postopku	S	S	S	S	O	S
zapis incidenta	I	I	I	I	P	S
zaključek incidenta	S	S	S	S	O	P
usposabljanje nove osebe	S	S	S	S	O	I
preverjanje znanja	S	S	S	S	O	I
pregled doku mentacije	S	S	S	S	P	I

24.1. Pravila uporabe matrike POS Lite

- Vlogo osebe določite pred začetkom izmene, ne po incidentu.
- Imenovani izvajalec lahko zadevo preda, ne more pa skriti odprte izjeme.
- Pregledovalec preverja dejstva in dokaz, ne ustvarja naknadne domneve.
- Odobritev velja le v obsegu, času in za razlog, ki je razviden iz zapisa.
- Če v enoti manjka vloga, vodja pisno določi nadomestno odgovornost.
- Nadomestna odgovornost ne razširi sistemskih dovoljenj brez odobritve.
- Oseba ne preverja svoje kritične korekcije, kadar je na voljo neodvisen pregled.
- Konflikt interesov se navede v zapisu in se eskalira vodji.
- Začasni ukrep ima rok ponovne presoje.
- Zaključena zadeva ima lastnika dokaza in merilo zaključka.

25. Razširjeni koledar rednih kontrol POS Lite

25.1. Dnevne kontrole POS Lite

- Vsak uporabnik potrdi osebno prijavo in pravilen delovni kontekst.

- Dokaz: predaja vsebuje le odprte zadeve, ne gesel ali številk kartic.
- Blagajnik preveri poslovni datum pred prvim kritičnim dejanjem.
- Dokaz: ugotovljeno odstopanje se zapiše pred nadaljnjo uskladitvijo.
- Priprava pregleda čakalne postavke ob začetku in ob predaji.
- Dokaz: stare postavke dobijo lastnika ali razlago statusa.
- Skladišče preveri nepopolne dokumente pred potrditvijo.
- Dokaz: vir, količina in izjema so povezani z dokumentom.
- Vodja pregleda omejitve ponudbe in posebne dogodke.
- Dokaz: ekipa prejme kratko, stvarno obvestilo o vplivu.
- Blagajnik pregleda nejasne terminalske rezultate pred ponovitvijo plačila.
- Dokaz: navede se referenca ali ugotovitev, ne občutljiv podatek.
- Vodja pregleda dnevne izjeme pred zaključkom odgovorne izmene.
- Dokaz: za vsako izjemo obstajata lastnik in naslednji rok.

25.2. Tedenske kontrole POS Lite

- Vodja pregleda ponavljajoče se vrste incidentov po enoti.
- Dokaz: ločeni so dejanski vzroki od predlogov za izboljšavo.
- Skladiščnik pregleda nepojasnjene količinske razlike.
- Dokaz: primerjava vsebuje isto enoto mere in isto referenčno obdobje.
- Blagajnik pregleda odprte uskladitve plačil in poročil.
- Dokaz: vsaka razlika ima stanje odprto, rešeno ali eskalirano.
- Administrator pregleda začasne dostope in njihove roke.
- Dokaz: nepotrebni dostopi so odstranjeni po odobrenem postopku.
- Trener pregleda nova vprašanja iz prakse in posodobi primere.
- Dokaz: primeri ne vsebujejo produkcijskih osebnih podatkov.

25.3. Mesečne kontrole POS Lite

- Vodja potrdi seznam odgovornih oseb za kritične postopke.
- Dokaz: nadomeščanja so jasna za odsotnosti in sezonske enote.
- Računovodski pregledovalec primerja dogovorjene vire poročanja.
- Dokaz: primerjava ima obdobje, enoto, vir in razlago razlike.
- Administrator pregleda spremembe nastavitev z večjim vplivom.
- Dokaz: sprememba ima razlog, odobritev, preverjanje in povrnitev.
- Vodja pregleda veljavnost lokalnih navodil.
- Dokaz: zastarela navodila so umaknjena iz delovnega mesta.
- Trener pregleda zapise usposabljanja in neopravljene ponovitve.
- Dokaz: za manjkajoče znanje obstaja rok dopolnilnega usposabljanja.

25.4. Četrtletne kontrole POS Lite

- Vodstvo pregleda tveganja po plačilih, zalogi, dostopih in zasebnosti.
- Dokaz: za pomembno tveganje je določen ukrep, lastnik in rok.
- Vodja pregleda ustreznost matrike odgovornosti za dejanski način dela.
- Dokaz: spremembe vlog so usklajene z dovoljenji in usposabljanjem.
- Administrator pregleda seznam integracij in kontaktov za podporo.
- Dokaz: kontakt ni skrivnost in je dosegljiv po internem pravilu.
- Trener izvede obnovitveno preverjanje kritičnih scenarijev.
- Dokaz: rezultat razlikuje razumevanje od uspešne praktične izvedbe.

25.5. Letne kontrole POS Lite

- Vodstvo potrdi lastništvo priročnika in koledar pregledov.
- Dokaz: določen je datum naslednjega formalnega pregleda.
- Administrator pregleda načelo najmanjšega obsega dostopa za vse vloge.
- Dokaz: presežni dostopi imajo odločitev o odstranitvi ali utemeljitev.
- Vodja pregleda pripravljenost za sezonski začetek in izredni dogodek.
- Dokaz: izvede se varen scenarij brez ustvarjanja poslovnega prometa.
- Trener pregleda učne cilje glede na dejanske incidente leta.
- Dokaz: posodobljeni cilji imajo vir spremembe in odobritev.

26. Učni načrti in učne poti POS Lite

26.1. Skupna začetna pot POS Lite

Enota	Učni cilj	Vaja	Merilo uspeha	Dokaz
kontekst	prepozna podjetje, enoto in izmeno	opiše preverjanje pred delom	ne nadaljuje ob nejasnem kontekstu	ocenjevalni zapis
osebna odgovornost	uporablja lasten dostop	razloži zakaj se prijava ne deli	navede pot eskalacije	ustna potrditev
dokaz	loči dejstvo od domneve	popravi neustrezen zapis incidenta	navede čas, vir in vpliv	primer vaje
zasebnost	omeji podatke v zapisu	odstrani nepotrebni osebni podatek	ne deli skrivnosti ali kartičnih podatkov	pregled trenerja
predaja	pripravi odprto zadevo	izpolni predajni obrazec	določi lastnika in rok	obrazec vaje

26.2. Učna pot natakarja POS Lite

- Cilj: pred oddajo naročila prepozna gostov kontekst in odprte postavke.
- Vaja: primerja dve podobni mizi brez ugibanja o pripadnosti naročila.

- Merilo: pove, kateri podatek preveri pred nadaljevanjem.
- Cilj: pravilno komunicira spremembo pripravi.
- Vaja: sestavi kratko obvestilo s postavko, vplivom in časom.
- Merilo: ne zahteva priprave nejasne ali nepreverjene spremembe.
- Cilj: prepozna nejasno plačilo kot zadevo za preverjanje.
- Vaja: izbere dokaz, ki ga predloži blagajniku ali vodji.
- Merilo: ne predlaga ponovitve brez končnega rezultata prvega poskusa.

26.3. Učna pot blagajnika POS Lite

- Cilj: loči poskus plačila, dokončen rezultat in dokumentiran dokaz.
- Vaja: razvrsti tri scenarije na varen naslednji korak.
- Merilo: izbere preverjanje obstoječega zapisa pred ponovitvijo.
- Cilj: opiše razliko med pregledom in samostojno odločitvijo.
- Vaja: izpolni zapis razlike brez navedbe vzroka, ki ni potrjen.
- Merilo: eskalira odločitev zunaj svoje pristojnosti.
- Cilj: pripravi sledljivo predajo zaključka.
- Vaja: navede obdobje, enoto, rezultat, izjemo in lastnika.
- Merilo: predaja omogoča naslednji osebi ponovljivo preverjanje.

26.4. Učna pot priprave POS Lite

- Cilj: razume, da status priprave opisuje dejansko stanje.
- Vaja: razvrsti kartice na čaka, v pripravi, pripravljeno in nejasno.
- Merilo: pri nejasnosti zahteva preveritev pri odgovorni osebi.
- Cilj: obvlada varno komunikacijo spremembe naročila.
- Vaja: opiše, kaj je bilo že pripravljeno in kaj še ne.
- Merilo: ne označi stare postavke brez preverljivega razloga.
- Cilj: pripravi predajo odprtih postavk.
- Vaja: navede čas, postavko, stanje in vpliv na gosta.
- Merilo: naslednja oseba lahko nadaljuje brez ugibanja.

26.5. Učna pot skladišča POS Lite

- Cilj: loči dokumentarni vir, fizično količino in sistemski predlog.
- Vaja: primerja varni primer dobavnice s fizičnim štetjem.
- Merilo: ne potrdi dokumenta ob manjkajočem ključnem podatku.
- Cilj: zna opisati količinsko razliko.
- Vaja: pripravi zapis z enoto mere, lokacijo in referenčnim časom.
- Merilo: razlike ne izravna brez odobrenega razloga.
- Cilj: zna predati nepopoln prejem.

- Vaja: določi lastnika preveritve pri dobavitelju ali vodji.
- Merilo: navede rok in začasni vpliv na razpoložljivost.

26.6. Učna pot vodje izmene POS Lite

- Cilj: razporedi odgovornost in nadomeščanje pred začetkom dela.
- Vaja: rešuje odsotnost ene kritične vloge v enoti.
- Merilo: ne dodeli neodobrenih pravic kot nadomestilo za organizacijo.
- Cilj: presodi vpliv incidenta in potrebo po eskalaciji.
- Vaja: uporabi matriko vpliva na treh primerih.
- Merilo: zapiše dejstva, začasni ukrep in čas naslednjega pregleda.
- Cilj: zaključi zadevo z dokazom.
- Vaja: pregleda nepopoln incidentni obrazec.
- Merilo: ne zapre zadeve brez merila zaključka.

26.7. Učna pot administratorja POS Lite

- Cilj: uporabi načelo najmanjšega obsega dostopa.
- Vaja: oceni zahtevek za začasni dostop.
- Merilo: zahtevek vsebuje vlogo, razlog, rok in odobritev.
- Cilj: varno vodi spremembo nastavitve.
- Vaja: sestavi načrt preizkusa in povrnitve.
- Merilo: ne izvaja spremembe brez opredeljenega vpliva.
- Cilj: usmerja podporni dokaz.
- Vaja: anonimizira primer posnetka zaslona.
- Merilo: dokaz ohrani bistvo brez skrivnosti in nepotrebnih podatkov.

27. Banka praktičnih preverjanj POS Lite

Pri vsakem primeru ocenjevalec uporablja varne, izmišljene ali anonimizirane podatke. Modelni odgovor opisuje načelo, ne točnega zaporedja zaslonskih dejanj.

Primer	Naloga kandidata	Načelo modelnega odgovora
P-01	odkrije, da ne pozna enote dela	ustavi se, preveri kontekst in obvesti odgovorno osebo
P-02	prejme nejasno predajo odprte mize	zahteva identifikator, stanje, lastnika in rok preveritve
P-03	sprememba naročila je že v pripravi	preveri dejanski vpliv in jasno uskladi s pripravo
P-04	kartični poskus nima jasnega izida	ne ponovi ga; preveri obstoječi zapis in eskalira

Primer	Naloga kandidata	Načelo modelnega odgovora
P-05	račun se zdi napačen po izdaji	poišče veljavni postopek in ne prikriva napake
P-06	dokument prejema nima jasne količine	primerja vir in fizično stanje pred potrditvijo
P-07	štetje se razlikuje od evidence	zapiše razliko, obdobje in vir; ne ugiba o vzroku
P-08	tisk ni dosegljiv	preveri osnovno stanje ter ne ustvarja novega dokumenta za ponatis
P-09	sodelavec prosi za uporabo njegove prijave	zavrne deljenje dostopa in usmeri zahtevek vodji
P-10	podpora zahteva posnetek zaslona	odstrani nepotrebne osebne in skrivne podatke
P-11	lokalno navodilo nasprotuje glavnemu pravilu	ustavi sporni korak in eskalira konflikt
P-12	začasni ukrep traja dlje od dogovorjenega	določi ponovni pregled in lastnika odločitve
P-13	dnevno poročilo vsebuje razliko	preveri obdobje, enoto, vir in enkratnost prenosa
P-14	priprava prejme staro postavko	preveri čas in status, preden jo označi zaključeno
P-15	nov sodelavec ne pozna predaje	uporabi obrazec in preveri razumevanje z vajo
P-16	dogodek vpliva na več enot	opredeli prizadeti obseg in enotno komunikacijo
P-17	sprememba nastavitve nima načrta povrnitve	spremembe ne izvaja, dokler načrt ni odobren
P-18	dokaz vsebuje številko kartice	dokaz omeji in incident prijavi po internem pravilu
P-19	nadomestna oseba nima potrebne pristojnosti	vodja določi varen nadomestni tok, ne obida pravic
P-20	zadeva se želi zapreti brez potrditve	preveri zaključni kriterij in odpre manjkajočo akcijo

28. Banka ustnih vprašanj POS Lite

Vprašanje	Kaj mora zajeti dober odgovor
Zakaj je deljena prijava tveganje?	izgubi se sledljivost odgovornosti in nadzor dostopa
Kaj naredite ob nejasnem rezultatu plačila?	ne ponavljate; preverite zapis, dokaz in pristojno osebo
Kaj mora vsebovati predaja?	dejstvo, čas, vpliv, lastnik, naslednje dejanje in rok
Kaj je razlika med dejstvom in vzrokom?	dejstvo je opazno; vzrok zahteva potrditev
Kdaj je sprememba nastavitve pripravljena?	ko ima razlog, vpliv, odobritev, test in povrnitev
Kaj pomeni najmanjši potrebni podatek?	zbere se le, kar je nujno za zakoniti poslovni namen
Kako ravnate ob količinski razliki?	preverite primerljive vire in razliko zabeležite sledljivo
Kaj pomeni zaključni kriterij?	vnaprej določen dokaz, da zadeva ne zahteva več ukrepa
Kaj je eskalacija?	predaja odločitve vlogi z ustrezno pristojnostjo
Kdaj uporabite rezervni postopek?	ob motnji in le po odobrenem pravilu z naknadno uskladitvijo
Kaj naredite s preveč osebnimi podatki v dokazu?	omejite dostop, odstranite presežek in sledite internemu pravilu
Zakaj je referenčno obdobje pomembno?	primerjava brez istega obdobja lahko ustvari navidezno razliko
Kdo lahko odobri izjemo?	samo vnaprej določena pristojna oseba v navedenem obsegu
Kaj storite, če navodila niso jasna?	ustavite tvegani korak, zabeležite vprašanje in eskalirate
Kako ločite ponatis od novega dokumenta?	ponatis se nanaša na obstoječi dokument; novega ne ustvarja

28.1. Načela modelnega odgovora POS Lite

- Odgovor začne z varnostjo gosta, pravilnostjo evidence in sledljivostjo.
- Odgovor ne navaja domnevne tehnične rešitve kot potrjenega dejstva.
- Odgovor jasno pove, kdaj kandidat nima pristojnosti za odločitev.
- Odgovor vključuje preverjanje že obstoječega zapisa pred ponovitvijo dejanja.
- Odgovor razlikuje med komunikacijo, odobritvijo in izvedbo.
- Odgovor vsebuje najmanjši potreben podatek za predajo.
- Odgovor se sklicuje na poglavje, kadar zahteva podroben postopek.

29. Obrazci za predajo in incident POS Lite

29.1. Obrazec: predaja odgovornosti POS Lite

Polje	Vnos
datum in čas predaje	[dd.mm.yyyy HH:MM]
enota in izmena	[enota / izmena]
predaja od / prevzem k	[vloga ali ime po internem pravilu]
odprta zadeva	[kratek dejstveni opis]
prizadeti dokument ali območje	[identifikator brez občutljivih podatkov]
trenutno potrjeno stanje	[kaj je preverjeno]
neznano ali čaka	[kaj še ni potrjeno]
začasni ukrep	[ukrep in omejitev]
lastnik naslednjega koraka	[vloga]
rok naslednje preveritve	[čas]
dokaz ali vir	[vrsta vira in varna referenca]
potrditev prevzema	[datum, čas, vloga]

29.2. Obrazec: prijava incidenta POS Lite

Polje	Vnos
šifra incidenta	[interna oznaka]
zaznan čas	[dd.mm.yyyy HH:MM]
prijavitelj in vloga	[po internem pravilu]
prizadeti obseg	[enota, proces, čas]
dejstva	[opazno brez domneve o vzroku]
poslovni vpliv	[gost, dokument, poročilo, zaloga ali dostop]
takojšnji varni ukrep	[kaj je bilo omejeno]
odprto tveganje	[kaj se ne sme predpostaviti]
vključena pristojna vloga	[vloga in čas]
dokaz	[varno omejen vir]
naslednji pregled	[čas in lastnik]
zaključni kriterij	[kaj mora biti preverjeno]

29.3. Obrazec: odločitev o izjemi POS Lite

Polje	Vnos
poslovni razlog	[zakaj redni tok ni izvedljiv]
opis izjeme	[omejen obseg]
tveganje	[posledica in prizadeti obseg]
protiukrep	[začasna zaščita]
odobritelj	[pristojna vloga]
začetek veljavnosti	[čas]
konec ali pregled	[čas]
potrebna predaja	[komu in kako]
dokaz zaključka	[merilo]

30. Dokazi, hramba in zasebnost POS Lite

30.1. Pravilo najmanjšega dokaza POS Lite

- Najprej določite vprašanje, na katero mora dokaz odgovoriti.
- Zberite le podatek, potreben za odgovor na to vprašanje.
- Uporabite interno referenco namesto kopije celotnega občutljivega dokumenta.
- Omejite dostop na osebe z utemeljenim poslovnim razlogom.
- Ne vključujte gesel, zasebnih ključev ali celotnih kartičnih podatkov.
- Ne pošiljajte dokazov v neodobrene komunikacijske kanale.
- Če dokaz vsebuje presežne podatke, ga pred deljenjem ustrezno omejite.
- Če omejitev ni mogoča, uporabite varno eskalacijo po internem pravilu.
- Zapišite vir, čas pridobitve in namen uporabe dokaza.
- Po poteku odobrene hrambe izvedite varen postopek odstranitve.

30.2. Register hrambe POS Lite

Vrsta zapisa	Poslovni namen	Minimalna vsebina	Lastnik	Rok hrambe
predaja izmene	kontinuiteta dela	dejstvo, lastnik, rok	vodja izmene	po internem pravilu
incidentni zapis	obravnava in izboljšanje	čas, obseg, ukrep, dokaz	vodja incidenta	po internem pravilu
zapis usposabljanja	dokaz kompetence	tema, rezultat, datum	trener ali vodja	po internem pravilu
zapis spremembe	sledljivost konfiguracije	razlog, odobritev, test	administrator	po internem pravilu
uskladitveni zapis	pojasnitev razlike	viri, obdobje, odločitev	blagajnik ali pregledovalec	po internem pravilu
dokaz podpore	rešitev konkretne težave	minimalna varna referenca	lastnik zahtevka	po internem pravilu

30.3. Odločanje o zasebnosti POS Lite

Vprašanje	Če je odgovor da	Če je odgovor ne
Ali je podatek nujen za poslovni namen?	nadaljujte z najmanjšim obsegom	podatka ne zbirajte
Ali vsebuje osebni ali občutljiv podatek?	omejite dostop in preverite pravilo	še vedno uporabite najmanjši obseg
Ali je dokaz mogoče nadomestiti z referenco?	uporabite referenco	varno omejite izvirnik
Ali prejemnik potrebuje celoten podatek?	dokumentirajte poslovno potrebo	odstranite presežek
Ali je rok hrambe znan?	označite lastnika in rok	eskalirajte pred hrambo
Ali je kanal odobren?	pošljite le nujno vsebino	uporabite odobren kanal

31. Odločitvene matrike za vsakodnevno delo POS Lite

31.1. Ali je varno nadaljevati? POS Lite

Stanje	Naslednji korak	Ne storite
kontekst ni jasen	preverite enoto, vlogo in poslovni datum	ne nadaljujte po spominu
rezultat plačila ni jasen	preverite obstoječi zapis in eskalirajte	ne ponovite poskusa
dokument nima vira	pridobite ali označite manjkajoči vir	ne potrdite na domnevi
priprava ni jasna	uskladite dejanski status	ne označite zaključka na slepo
razlika nima razlage	zapišite dejstva in začnite uskladitev	ne izravnajte brez razloga
dostop ni odobren	uporabite pot za zahtevek dostopa	ne delite prijave
sprememba nima povrnitve	dopolnite načrt in odobritev	ne izvajajte spremembe
dokaz je preobsežen	omejite podatke in dostop	ne pošiljajte vsebine na široko

31.2. Prednostna razvrstitev incidenta POS Lite

Vpliv	Časovni pritisk	Odločitev
vpliv na varnost ali zasebnost	takojšen	omejite tveganje in eskalirajte brez odlašanja
vpliv na plačilo ali račun	visok	ustavite ponovitev, zberite dejstva in vključite vodjo
vpliv na pripravo gosta	srednji	jasno uskladite stanje in določite lastnika
vpliv na zalogovni dokument	srednji	zadržite potrditev, preverite vir in količino
vpliv na poročilo brez takojšnje škode	nižji	zapišite razliko, določite rok pregleda
vprašanje brez vpliva in brez tveganja	nižji	usmerite v redni učni ali podporni kanal

31.3. Kdaj zadevo zaključiti? POS Lite

- Zaključite, ko je dosežen vnaprej določen zaključni kriterij.
- Zaključite, ko je dokumentirana odločitev o sprejemu preostalega tveganja.
- Zaključite, ko je predaja odprte naloge sprejeta z lastnikom in rokom.
- Ne zaključite samo zato, ker se simptom ne ponovi v kratkem času.
- Ne zaključite, če pomemben dokaz še ni preverjen.
- Ne zaključite, če začasni ukrep nima datuma pregleda.
- Ob zaključku zapišite, kaj je bilo potrjeno in kaj ni bilo v obsegu.

32. Vzdrževanje dokumentacije POS Lite

32.1. Pravila lastništva POS Lite

- Vsako poglavje ima imenovanega poslovnega lastnika.
- Tehnični pregledovalec ne zamenja poslovnega lastnika postopka.
- Lastnik potrdi, da navodilo ustreza dejanskemu odobrenemu procesu.
- Sprememba označi prizadete vloge, enote in povezane kontrolne sezname.
- Sprememba ne obljublja funkcije brez preverljivega vira.
- Kadar postopek ni univerzalen, dokument uporablja pogojno formulacijo.
- Zastarele predloge se odstranijo iz delovnih mest po odobritvi zamenjave.
- Kratka zgodovina različice vsebuje le bistvene spremembe.

32.2. Minimalni zapis spremembe POS Lite

Podatek	Zahteva
naslov spremembe	jasen opis obsega brez tehničnega žargona
razlog	poslovni, skladnostni ali učni razlog
lastnik	vloga, odgovorna za vsebino
prizadeti deli	poglavja, obrazci in kontrolni seznami
tveganje	kaj bi bilo narobe ob napačni uporabi
pregled	kdo preveri vsebino in datum
obvestilo	komu je sprememba sporočena
usposabljanje	ali je potrebna nova ali obnovitvena vaja
datum veljavnosti	od kdaj se uporablja
naslednji pregled	kdaj se preveri aktualnost

32.3. Pregled kakovosti pred objavo POS Lite

- Naslovi in sklici vodijo na obstoječa poglavja.
- Navodilo ne podvaja celotnega postopka drugega poglavja.
- Besedilo jasno razlikuje obveznost, priporočilo in primer.
- Primer ne vsebuje produkcijskih identifikatorjev ali osebnih podatkov.
- Tabela ima razloženo vlogo, čas ali namen uporabe.
- Obrazec vsebuje lastnika, čas in zaključni kriterij, kadar je potreben.
- Kontrolni seznam navaja dokaz ali naslednjo odločitev pri kritičnih točkah.
- Zgodovina različice ostane kratka in usmerjena v vpliv uporabnika.
- Posodobitev se uskladi z internimi pravili podjetja.

33. Kratka zgodovina različic POS Lite

- **v8.2:** obnovljen celoten referenčni dodatek, dopolnjeni aktualni postopki povratne embalaže, FURS in QR zgodovine ter poenotena oblika datumov dd.mm.yyyy.
- **v8.3:** dodana sledljivost uporabniških postopkov, POS PIN in hitra menjava identitete, obseg naprav, varnejše skrbniške predaje, offline fiskalna uskladitev, kartične izterjave in jasne meje glede internetnih rezervacij, spletnih bonov ter Stripe plačil.

34. Kontrolne kartice po organizacijskem modelu POS Lite

Izberite kartico glede na dejanski model enote. Kartica ne spreminja pristojnosti, določenih v poglavju 28.

34.1. Majhna enota z več vlogami v eni osebi POS Lite

- ■ Vodja pred začetkom pisno določi, katero vlogo oseba opravlja v posameznem času.
- ■ Oseba ne preskakuje med kritičnimi vlogami brez zabeležene predaje.
- ■ Pri plačilni ali poročevalski razliki se določi neodvisen pregledovalec, kadar je dosegljiv.
- ■ Če neodvisen pregled ni takoj dosegljiv, zadeva ostane odprta in ima rok pregleda.
- ■ Priprava in prodaja uskladita spremembo z jasnim dejanskim stanjem.
- ■ Dokumenti zaloge se ne potrjujejo zgolj zato, ker ista oseba opravlja obe nalogi.
- ■ Dnevni zaključek loči izvedbo kontrole od odobritve izjeme.
- ■ Predaja ob odsotnosti navede vse aktivne vloge in odprte zadeve.
- ■ Začasni nadomestni dostop ima enak ali manjši obseg od nujno potrebnega.
- ■ Vodja mesečno preveri, ali kombinacija vlog ustvarja ponavljajoče se tveganje.

34.2. Enota z ločenim blagajnikom in pripravo POS Lite

- ■ Natakar spremembo pripravi sporoči z vsebino, časom in vplivom.
- ■ Priprava potrdi prejeto sporočilo le, če je pomen dovolj jasen za dejanje.
- ■ Blagajnik je lastnik preveritve nejasnega plačila, ne priprava.
- ■ Priprava ne sklepa o plačilnem stanju na podlagi naročila.
- ■ Vodja uskladi odprte postavke, kadar predaja zajema menjavo več vlog.
- ■ V dnevnem pregledu se ločijo težave priprave od težav računov ali plačil.
- ■ Vsaka vloga uporablja isti identifikator zadeve, kadar je to poslovno potrebno.
- ■ Neskladje med pripravo in prodajo se zapiše kot dejansko stanje obeh virov.
- ■ Vodja odloči, ali incident zahteva komunikacijo gostu po internem pravilu.
- ■ Zaključek vključuje potrditev, da nobena vloga ne čaka na nejasno odločitev.

34.3. Več-enotno poslovanje POS Lite

- ■ Vsak zapis vedno navede enoto; skupni opis brez enote ni dovolj.
- ■ Primerjava poročil uporablja isto enoto in isto referenčno obdobje.

- Premik osebja ne pomeni samodejnega prenosa odgovornosti ali dostopa.
- Vodja ciljne enote potrdi prevzem odprtih zadev gostujoče osebe.
- Začasna omejitev ponudbe se sporoči samo prizadetim enotam, razen če velja širše.
- Incidentna komunikacija razlikuje lokalni simptom od skupnega vpliva.
- Skupni administrator vodi seznam lastnikov lokalnih navodil.
- Lokalna izjema ne postane skupno pravilo brez formalnega pregleda.
- Četrtletni pregled primerja ponavljajoče se vrste incidentov med enotami.
- Ugotovitve primerjave se pretvorijo v učni cilj ali korektivni ukrep z lastnikom.

34.4. Sezonska ali občasna enota POS Lite

- Pred odprtjem se preveri, ali so lanske predaje in začasne izjeme že zaprte.
- Vse začasne vloge imajo svežo potrditev za trenutno sezono.
- Ekipa opravi obnovitveno vajo pred prvim prometom.
- Vodja potrdi aktualnost kontaktov, lokalnih omejitev in predajnih mest.
- Uporabi se povečan dnevni pregled v prvem dogovorjenem obdobju.
- Odstopanje se ne pripisuje samodejno sezonskosti; najprej se zberejo dejstva.
- Po zaključku sezone se dostope, izjeme in odprte evidence formalno pregledajo.
- Zaključna predaja vključuje stanje zaloge, dokumentov, incidentov in navodil.
- Naslednja sezona ne uporablja starega usposabljanja brez pregleda aktualnosti.
- Vodja zapiše nauke, ki imajo jasen vpliv na naslednje odprtje.

35. Podrobna merila za predajo POS Lite

35.1. Predaja je sprejemljiva, kadar POS Lite

- je jasno, katera zadeva je odprta in katera je že zaključena;
- sta navedena čas nastanka in čas zadnje preveritve;
- je znano, v kateri enoti in vlogi je zadeva nastala;
- opis loči potrjena dejstva od nepreverjenih navedb;
- je naveden varen dokaz ali sklic na njegov vir;
- je opisan začasni ukrep in njegova omejitev;
- ima naslednji korak imenovanega lastnika;
- ima naslednji korak konkreten rok oziroma čas preveritve;
- prevzemnik razume, ali lahko sam odloči ali mora eskalirati;
- zapis ne vsebuje skrivnosti ali nepotrebnih osebnih podatkov.

35.2. Predajo vrnite v dopolnitev, kadar POS Lite

- ni jasno, ali gre za plačilo, naročilo, dokument, zalogo ali dostop;
- ni navedena enota v več-enotnem okolju;

- opis uporablja besede »verjetno«, »morda« ali »gotovo« namesto vira;
- ni jasno, kdo odloča o naslednjem koraku;
- rok »čim prej« ni pretvorjen v dogovorjen čas;
- dokaz ni dosegljiv, nima reference ali je preobsežen;
- začasni ukrep nima roka ponovne presoje;
- predaja zahteva dejanje zunaj pristojnosti prevzemnika;
- zapis vključuje občutljive podatke, ki niso nujni za rešitev;
- zaključek zadeve ni ločen od predaje še odprte naloge.

36. Register meril kakovosti POS Lite

Področje	Merilo	Način pregleda	Ukrep ob odstopanju
kontekst	enota in obdobje sta navedena	vzorec predaj	dopolnitev predaje
sledljivost	lastnik in rok sta določena	pregled odprtih zadev	dodelitev lastnika
plačila	nejasni rezultati niso ponovljeni brez preveritve	vzorec incidentov	obnovitvena vaja
priprava	status temelji na dejanskem stanju	predaja priprave	uskladitev z vlogo
zaloga	razlika ima primerljive vire	uskladitveni zapis	dodatno štetje ali pregled
dostopi	začasne pravice imajo rok	register dostopov	odstranitev ali odobritev
zasebnost	dokaz vsebuje najmanjši obseg	vzorec dokazov	omejitev in prijava
spremembe	zapis vsebuje test in povrnitev	register sprememb	zadržanje spremembe
usposabljanje	cilj in rezultat sta evidentirana	učna evidenca	ponovna vaja
dokumentacija	sklici vodijo na veljavne dele	formalni pregled	popravek pred objavo

37. Zaključno načelo referenčnega dodatka POS Lite

Ta dodatek pomaga poiskati pravo kontrolo, vlogo in dokaz. Ne nadomešča odobrenih postopkov iz navedenih glavnih poglavij. Kadar dejstva niso zadostna, je pravilen naslednji korak preveritev in predaja. Kadar pristojnost ni jasna, je pravilen naslednji korak eskalacija. Kadar je dokaz preobsežen, je pravilen naslednji korak omejitev podatkov. Kadar se postopek spremeni, se spremeni tudi usposabljanje, kontrola in lastništvo zapisa.

37.1. Zadnja vprašanja pred dejanjem POS Lite

- Ali vem, za katero enoto, obdobje in vlogo delujem?

- Ali je rezultat prejšnjega kritičnega dejanja že preverjen?
- Ali imam pristojnost za naslednjo odločitev?
- Ali obstaja poslovno potreben in varen dokaz?
- Ali je naslednji lastnik in rok znan, če zadeve ne zaključim?

Konec priročnika

Ob spremembah nastavitev ali postopkov vedno preverite trenutno stanje v svoji poslovni enoti.