

Общество с ограниченной ответственностью «ТехноЩит»

ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ И ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ VISIO

01.09.2026 № ПЛ-01

г. Ростов-на-Дону

УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО «ТехноЩит»

Б. Ю. Ермолаев

01.09.2026

1. Построение контура

Метры. Начало в юго-западном внутреннем углу наружных стен. Площади комнат до вычета условных дверных проёмов в перегородках. Наружные стены рисовать наружу от контура толщиной 0,25 м. Верх схемы — север.

Масштаб 1:50: 1 м соответствует 20 мм на листе. Внутренний контур 12 × 8,4 м занимает 240 × 168 мм. Используйте лист А3 в альбомной ориентации для размещения экспликации и обозначений; либо А4 альбомный для одного плана. Наружные стены толщиной 0,25 м рисуются наружу от контура; это принятая для схемы толщина, а не измерение здания. Внутренние перегородки — 0,10 м. Высота помещений принята 2,80 м.

Полезная площадь = 100,80 – 4,00 = 96,80 м². Это сумма прямоугольников помещений и коридора; в условной экспликации площади полос перегородок учитываются целиком, без прибавления малых площадей дверных ниш. Дверные размеры в таблице — в свету; символ коробки и конструктивный проём не должны уменьшать заданную ширину.

2. Помещения

№ / название	X	Y	Ширина	Глубина	м²
01 Рабочая комната	0	0	6	3.2	19.2
02 Приёмная	6.1	0	3	3.2	9.6
03 Санитарно-бытовая комната	9.2	0	2.8	3.2	8.96
04 Серверная-лаборатория	0	5.2	3	3.2	9.6
05 Архив	3.1	5.2	2	3.2	6.4
06 Переговорная	5.2	5.2	3	3.2	9.6
07 Кабинет директора	8.3	5.2	3.7	3.2	11.84
08 Коридор	0	3.3	12	1.8	21.6

3. Перегородки

№	X	Y	Ширина	Глубина
1	0	3.2	12	0.1
2	0	5.1	12	0.1
3	3	5.2	0.1	3.2
4	5.1	5.2	0.1	3.2
5	8.2	5.2	0.1	3.2
6	6	0	0.1	3.2
7	9.1	0	0.1	3.2

4. Двери

Для горизонтальной стены начало и конец задаются по X, а «линия» — по Y. Для вертикальной — начало и конец по Y, линия по X. Высота всех проёмов — 2,10 м. Внешняя дверь D0 соединяет офис с общей площадкой здания; за площадкой обозначьте стрелкой существующий путь к лестнице, без придумывания размеров остального этажа.

Дверь / помещение	Ось / линия	Начало — конец	Открытие
D0 / 08	v / 12	3.7 — 4.7	Наружу на общую площадку, петля у у=4.7
D1 / 01	h / 3.25	4.6 — 5.5	В комнату, петля справа
D2 / 02	h / 3.25	7.8 — 8.7	В комнату, петля справа
D3 / 03	h / 3.25	10.1 — 11	Раздвижная вдоль стены санузла; чистый проём 0,9 м, без порога, с возможностью аварийного открывания снаружи
D4 / 04	h / 5.15	1.15 — 2.05	В комнату, петля слева
D5 / 05	h / 5.15	3.65 — 4.55	В комнату, петля слева
D6 / 06	h / 5.15	6.6 — 7.5	В комнату, петля справа
D7 / 07	h / 5.15	10.6 — 11.5	В комнату, петля справа

5. Окна

Окна W1–W5 расположены только в наружных стенах. Подоконник 0,90 м, высота окна 1,40 м. В архиве, переговорной и санузле окон нет. Переговорная предусматривает механическую вентиляцию с обработкой вентиляционного канала в составе мер акустической защиты.

Окно	Ось / линия	Начало	Конец
W1	h / 0	0.5	2
W2	h / 0	3.2	4.7
W3	h / 0	6.8	8.3
W4	h / 8.4	0.4	1.4
W5	h / 8.4	8.9	10.4

6. Мебель и оборудование

Размеры задают горизонтальный прямоугольник каждого объекта. X/Y относятся к его юго-западному углу. Условные компьютерные значки ARM-01–06 размещаются на столах T1–T6. Сетевые устройства и ИБП в серверной находятся в стойке RACK1, а SW-O/RTR-01 и видеорегистратор — в верхней секции CAB1. Объект TURN1 — свободная зона, а не мебель; изображается пунктирной окружностью.

Код / помещение	Объект	X	Y	Ширина	Глубина
T1 / 01	Стол АРМ-01	0.2	0.3	1.2	0.7
C1 / 01	Кресло	0.55	1.15	0.5	0.5
T2 / 01	Стол АРМ-02	1.6	0.3	1.2	0.7
C2 / 01	Кресло	1.95	1.15	0.5	0.5
T3 / 01	Стол АРМ-03	3.0	0.3	1.2	0.7
C3 / 01	Кресло	3.35	1.15	0.5	0.5
T4 / 01	Стол АРМ-04	4.4	0.3	1.2	0.7
C4 / 01	Кресло	4.75	1.15	0.5	0.5
CAB1 / 01	Шкаф оборудования	0.2	2.6	1.4	0.5
T5 / 04	Стол АРМ-05	0.15	7.25	1.2	0.65
C5 / 04	Кресло оператора	0.5	6.65	0.5	0.5
T6 / 04	Стол АРМ-06: проверка носителей	0.15	5.35	0.75	0.55
RACK1 / 04	Стойка SRV- 01, SW-Z, UPS- 01	2.15	7.35	0.6	0.8
MFP1 / 04	Тумба МФУ-01	2.15	5.4	0.65	0.55
SAFE1 / 05	Сейф	4.35	7.55	0.6	0.65
SHELF1 / 05	Стеллаж	3.2	6.4	0.4	1.7
SHELF2 / 05	Стеллаж	4.65	5.8	0.35	1.1
SHRED1 / 05	Шредер	3.85	7.7	0.4	0.5
MEET1 / 06	Стол переговоров	5.85	6.25	1.4	0.8
MC1 / 06	Кресло	5.9	5.65	0.5	0.5
MC2 / 06	Кресло	5.25	6.35	0.5	0.5
MC3 / 06	Кресло	5.9	7.15	0.5	0.5
MC4 / 06	Кресло	6.65	7.15	0.5	0.5
AG1 / 06	Генератор акустической защиты	5.35	8	0.4	0.25
T7 / 07	Стол директора	8.65	7.2	1.5	0.75
C7 / 07	Кресло директора	9.1	6.6	0.5	0.5
CAB2 / 07	Шкаф	11.35	6.55	0.5	1.6
WAIT1 / 02	Скамья посетителей	6.3	0.35	1.5	0.6
WAIT2 / 02	Место коляски	6.3	1.1	0.9	1.4
WARD1 / 02	Гардероб	8.55	0.3	0.4	1.2
WC1 / 03	Унитаз	9.4	0.3	0.4	0.7
SINK1 / 03	Умывальник	11.3	0.35	0.5	0.5

Код / помещение	Объект	X	Y	Ширина	Глубина
TURN1 / 03	Свободная зона разворота D=1.5	10.1	1.1	1.5	1.5

7. Условные обозначения

Знак	Помещение	X	Y	Описание
K1	08	11.8	5	Камера: вход; направление на запад
K2	08	0.2	5	Камера: двери серверной и архива; направление на восток
F1	08	11.7	3.45	ОП-4
F2	01	5.8	3	ОП-4
F3	04	2.8	5.4	ОУ-2
EXIT	08	11.9	4.2	Знак выхода
PLAN	08	11.7	5.05	План эвакуации на стене
AC1	06	5.3	5.3	Акустический излучатель AZ-01, под потолком
AC2	06	8.1	8.3	Акустический излучатель AZ-01, под потолком
V1	06	5.2	6.5	Вибропреобразова тель AZ-01, западная стена
V2	06	8.2	6.5	Вибропреобразова тель AZ-01, восточная стена
V3	06	6.6	8.4	Вибропреобразова тель AZ-01, северная стена
V4	06	7.8	8.3	Вибропреобразова тель AZ-01, вентиляционный узел
RD4	08	2.15	5.05	Считыватель СКУД у двери
RD5	08	4.65	5.05	Считыватель СКУД у двери
RD6	08	7.6	5.05	Считыватель СКУД у двери

Знаки огнетушителей и плана эвакуации — настенные, без напольного выступа в проход. Считыватели СКУД показать у D4/D5/D6 со стороны коридора; кнопку выхода — изнутри. В переговорной показать акустические излучатели AC1/AC2 и вибропреобразователи V1–V4 в координатах таблицы, с выноской «AZ-01». Точки их установки являются частью принимаемой схемы; окончательное размещение при реальном монтаже определялось бы измерениями.

8. Слои и порядок отрисовки

Слои Visio: 1 — стены; 2 — двери и окна; 3 — мебель; 4 — техника; 5 — средства защиты и пожарные знаки; 6 — размеры и подписи. Сначала введите контур и перегородки, затем проёмы, мебель и знаки. Проставьте номера 01–08, размеры каждого помещения и общую площадь. Путь к выходу показать стрелками по коридору к D0; маршруты не должны пересекать мебель.

Проверка перед сдачей: все комнаты имеют дверь; окна не оказались во внутренних перегородках; шесть АРМ показаны ровно один раз; сейф, МФУ и стойка совпадают с паспортами; ширина коридора 1,8 м; места движения и зона разворота свободны. CSV с теми же координатами сохранены в папке «Материалы административной части».

Технический специалист _____ Ковалев Д. П.