LUCKY MAN LEAD

●●○ DÉDUIT

LEAD · PROG · 70S · GLIDE

EMERSON, LAKE & PALMER | Lucky Man | 1970 | solo de Moog improvisé de la fin (≈ 3:50 → fin) | Original : Moog modulaire de Keith Emerson

Lead chantant de deux carrés légèrement désaccordés, filtre à demi ouvert et **GLIDE** très présent, avec un vibrato ajouté à la molette. Le Messenger étant monophonique et de même lignée, la traduction est directe.

OSCILLATORS

- OCTAVE 1 : ○ 4' ● **8'** ○ 16' ○ 32'
- WAVESHAPE 1 : **1:15** — SQUARE
- TUNE : 12:00
- SUB WAVE : MIN — TRIANGLE
- OCTAVE 2 : ○ 4' ● **8'** ○ 16' ○ 32'
- WAVESHAPE 2 : **1:15** — SQUARE
- OSC 2 FREQ : **12:10**
- MOD AMOUNT : 12:00
- MOD DESTINATION : ● 1→2 FM ○ F ENV→OSC 2 FREQ ○ F ENV→OSC 2 WAVE ○ F ENV→SUB WAVE
- SYNC 1→2 : OFF

LFO 1

- RATE : 12:00
- DEPTH : 12:00
- WAVE : ● TRI ○ SAW ○ RAMP ○ SQUARE
- DESTINATION : ● CUTOFF ○ OSC 2 FREQ ○ OSC 1 WAVE ○ SUB WAVE
- SYNC : OFF
- KB RESET : OFF

MIXER

- OSC 1 : **3:00**
- OSC 2 : **3:00**
- SUB OSC : MIN
- NOISE : MIN

FILTER

- FB / EXT IN : MIN
- CUTOFF : **12:30**
- EG AMOUNT : **1:00**
- OSC 2 → CUTOFF : MIN
- RESONANCE : **9:00**
- RES BASS : OFF
- KB TRACKING : ON
- MODE : ● **4P LOW PASS** ○ 2P LOW PASS ○ BAND PASS ○ HIGH PASS

ENVELOPES

FILTER ENVELOPE

- ATTACK : **MIN**
- DECAY : **1:00**
- SUSTAIN : **2:00**
- RELEASE : **10:00**
- F ENV VEL : OFF
- F ENV LOOP : OFF

AMPLITUDE ENVELOPE

- ATTACK : **7:30**
- DECAY : **12:00**
- SUSTAIN : **MAX**
- RELEASE : **10:30**
- A ENV VEL : OFF
- A ENV LOOP : OFF

- MULTI-TRIG : OFF

LEFT-HAND CONTROLLER

- GLIDE : **1:00**
- LFO 2 RATE : **1:00**
- LFO 2 DEST : **PITCH** / CUTOFF / AMP
- MOD WHEEL : **20 %**
- KB OCTAVE : ○○●○○ — 0

MODULATIONS & SETTINGS

GLIDE CONFIG (CONFIG 1.3)	PGM 14 **Exponential**, Legato Glide et Gated Glide éteints

POUR L'OBTENIR

01 Maintenir **PANEL** 1 s (init).

02 **WAVESHAPE 1** et **WAVESHAPE 2** sur le carré (≈ 1:15), les deux **OCTAVE** sur 8'.

03 **OSC 2 FREQ** à peine à droite de midi : chercher un battement lent (≈ 1 à 2 par seconde).

04 **MIXER** : **OSC 1** et **OSC 2** à 3:00.

05 **FILTER** en 4P LOW PASS, **CUTOFF** ≈ 12:30, petite **RESONANCE**, **EG AMOUNT** juste au-dessus de midi, **KB TRACKING** ON.

06 **GLIDE** vers 1:00, puis **SETTINGS** → **CONFIG** (PGM 16) → page 1, PGM 3 → PGM 14 (exponentiel).

07 Vibrato : **LFO 2 DEST** sur PITCH, **LFO 2 RATE** ≈ 1:00, molette **MOD** à environ 20 %.

AJUSTER À L'OREILLE

- Glissés trop lents ou trop rapides : **GLIDE** par pas de ½ heure.
- Son trop « bouché » : **CUTOFF** vers 1:30 ; trop agressif : **WAVESHAPE** vers la scie (midi).
- Vibrato : viser ≈ 5-6 Hz, à caler à l'oreille (calibration **LFO 2 RATE** à faire).

JEU


- Registre aigu : **KB OCTAVE** +1, jouer legato pour enchaîner les glissés.
- Lâcher de longues notes tenues puis monter la molette pour le vibrato.
- Le **PITCH** wheel (±7 demi-tons par défaut) pour les inflexions.

LUCKY MAN LEAD


●●○ **DÉDUIT**

LES ENVELOPPES, EN IMAGE

FILTER ENV A MIN · D 1:00 · S 2:00 · R 10:00



AMP ENV A 7:30 · D 12:00 · S MAX · R 10:30



Allure dessinée d'après les réglages de la page 1 : les proportions sont justes, les durées ne sont pas à l'échelle exacte.

LES OSCILLATEURS : DEUX CARRÉS QUI CHANTENT

Deux **carrés** en 8' légèrement désaccordés. Le carré (harmoniques impaires) a ce timbre creux proche d'une clarinette ; le désaccord crée un battement lent qui rend la note vivante. C'est la recette du lead « chantant » des Moog modulaires.

LE FILTRE : À MOITIÉ OUVERT

Filtre 4 pôles vers 12:30 : assez ouvert pour que le lead perce, assez fermé pour rester doux. **KB TRACKING** ON : le filtre suit le clavier, les notes aiguës ne deviennent pas étouffées. Petite **RESONANCE** : juste de la présence.

LES ENVELOPPES : UN SON QUI TIENT

Ampli presque « orgue » avec une attaque très légèrement adoucie : la note démarre sans clic et tient tant qu'on garde la touche, comme une voix. L'enveloppe de filtre redescend doucement vers un sustain haut : un léger éclat à l'attaque, puis un timbre stable.

LE MOUVEMENT : GLIDE ET VIBRATO

Ce lead est fait de mouvement : le **GLIDE** exponentiel fait glisser chaque note vers la suivante, comme un portamento de violon. Le vibrato à la molette (**LFO 2** sur PITCH) n'arrive que sur les notes tenues : c'est ce qui le rend expressif.

D'OÙ ÇA VIENT

Original : Moog modulaire de Keith Emerson

Confiance : ●●○ **DÉDUIT** Synthé d'origine et nature du son établis par les sources ; réglages reconstitués.

- » Documenté[1][2] : solo improvisé sur le Moog modulaire de Keith Emerson, portamento très présent, carrés désaccordés (recette Syntorial).
- » Hypothèse[2] : portamento logarithmique, d'où le glide exponentiel. Affirmation d'un forum, non vérifiée.
- » Reconstitué : positions du filtre, enveloppes, vitesse et profondeur du vibrato.

SOURCES

[1] **Lucky Man lead** Syntorial, preset recipe
syntorial.com/preset-recipe/emerson-lake-and-palmer-lucky-man-lead ↗ · carrés désaccordés + glide

[2] **Help me please! Emerson Lake and Palmer** Moog Music, forum
forum.moogmusic.com/t/help-me-please-emerson-lake-and-palmer/652 ↗ · modulaire, portamento logarithmique