DMP Electronics INC

BOM

ITEM: Vx86EX-SOM128EX-KIT (PCB . DM205-1) 2013/03/11 PN : 128EX-02

No.	Q'ty	Position	Item Number	Description	Note
1	40	C1,C2,C4,C5,C14,C17,C21,	SC0603104P	SMD Capacitor 0603 0.1uF / 25V , +-10% , X7R , MLCC	104
		C24,C27,C28,C29,C32,C36,			
		C37,C40,C44,C47,C54,C76,			
		C91,C92,C93,C94,C96,C102,			
		C103,C104,C105,C108,C109,			
		C110,C111,C115,C119,C120,			
		C121,C122,C125,C126,C137			
		(C58,C59,C77,C144 DEL)			104pF
2	2	C6,C11	SC060322P	SMD Capacitor 0603 22 pF/50V,+-5%, NPO, MLCC	22pF
3	14	C7,C12,C15,C18,C23,C26,	SC0603105P	SMD Capacitor 0603 1 uF / 16V , +-10% , X7R , MLCC	105
		C30,C35,C39,C43,C46,C52,			
		C53,C145			
	X	C8,C9	SC060318P	SMD Capacitor 0603 18 pF/ 50V , +-5% , NPO , MLCC	18pF
4	1	C10	SC060333P	SMD Capacitor 0603 33 pF/50V,+-5%, NPO, MLCC	33pF
5	4	C22,C33,C45,C48	SC0603103P	SMD Capacitor 0603 10000 pF / 50V , +-10% , X7R , MLCC	103
6	10	C128,C131,C133,C134,C136,	SC1206476M6.3V	SMD Capacitor 1206 47uF /6.3V ,+-20%, X5R, MLCC	47uF
		C138,C139,C140,C143,C147			
7	4	C132,C135,C141,C142	SC060310P	SMD Capacitor 0603 10 pF/ 50V , +-5% , NPO , MLCC	10pF
	X	C137,C146	SC0603473P	SMD Capacitor0603 47000P / 50V ,+-10% , X7R , MLCC	473pF
8	1	C144	SC0603224P	SMD Capacitor 0603 0.22 uF / 50V TDK C1608Y5V1H224ZT	224pF
9	1	D1	SBAT54C	5C> BAT54C (KL4) SMD	BAT54C
10	1	D2	SMBJ5.0CA	SMBJ5.0CA / SMD Diode 5 VDC,600W , DO-214AA(SMB)	TVS SMBJ5CA
11	1	D3	FM220-M	FM220-M SOD-123 / 2A Surface Mount Barrier Rectifier 20V	S1N4001-M
12	1	J1	WAFER6P(1.25)W1255WR	W1255WR-S-06PD02 / SMD WAFER 6P-90 degree-1.25mm	W1255WR
13	2	J2,J3	PH2*32F(1.27)-2.3MM	P3N23-232D1BKC000J / pin header 2x32 , pitch: 1.27mm	HEADER 32x2-1.27mm/BOX
14	1	LED1	S-LED-0805-R	BL-HS135A-AV-TRB / SMD-LED-0805-Red	S-LED-0805-R
15	11	L1,L2,L3,L4,L5,L6,L7,L8,	SBD060352R	SBK160808T-520Y-N / SMD bead 0603 52Ω	BEAD
		L10,L11,L13			
16	4	L15,L16,L17,L18	SBD2.2UH1.5A	C SU20132R2Y2B 1.5 A/ 3X2 /	2.2uH/03x02
17	1	Q1	DS-1811R-15-U+	DS1811-15-U+T&R SMT SOT-23	DS1811 SOT23-3
18	1	RN1	S8P4R10K^1	SMD Precision Resistor Array 8 PIN 10K Ω_1%	10Kx4

19	5	RP1,RP2,RP3,RP4,RP5	S8P4R10R^1	SMD Precision Resistor Array 8 PIN 10 Ω_1%	10x4
20	14	R1,R2,R3,R5,R6,R8,R11,R12,	SR060310R^1	SMD Precision Resistor 0603 10Ω	10
		R19,R20,R21,R22,R23,R24			
21	2	R4,R7	SR0603240R^1	SMD Precision Resistor 0603 240Ω _1%	240 1%
22	2	R9,R10	SR0603499R^1	SMD Precision Resistor 0603 499Ω _1%	499 1%
	X	R13	SR06031M^1	SMD Precision Resistor 0603 1MΩ _1%	1M
23	5	R14,R16,R17,R40,R41	SR06031K^1	SMD Precision Resistor 0603 1KΩ	1k
		(R64 DEL)			
24	1	R15	SR0603680R^1	SMD Precision Resistor 0603 680Ω _1%	680
25	2	R18,R47	SR0603000	SMD Resistor 0603 0Ω	0
		(R26,R48,R67 DEL)			
26	2	R25,R67	SR060310K^1	SMD Precision Resistor 0603 10K Ω _1%	10K
		(R66 DEL)			
27	2	R27,R28	SR060312K^1	SMD Precision Resistor 0603 12K Ω _1%	12K 1%
28	1	R30	SR06036.19K^1	SMD Precision Resistor 0603 6.19K Ω_1%	6.19K 1%
	X	R31,R32,R33,R34	Not installed	SMD Precision Resistor 0603 49.9Ω _1%	49.9 1%
29	2	R42,R44	SR060315K^1	SMD Precision Resistor 0603 15K Ω _1%	15K
30	1	R43	SR06033.48K^1	SMD Precision Resistor 0603 3.48K Ω_1%	3.48K 1%
31	9	R57,R68,R69,R70,R71,R73,	SR0603100K^1	SMD Precision Resistor 0603 100KΩ _1%	100K 1%
		R75,R76,R77			
32	1	R59	SR060364.9K^1	SMD Precision Resistor 0603 64.9K Ω_1%	65K 1%
33	4	R60,R61,R62,R63	SR0603330R^1	SMD Precision Resistor 0603 330Ω _1%	330
34	1	R72	SR0603200K^1	SMD Precision Resistor 0603 200KΩ _1%	200K 1%
35	1	R74	SR0603453K^1	SMD Precision Resistor 0603 453KΩ _1%	453K 1%
36	1	U1	VX86EX-9123	Vortex86EX A9123 SOC 581	Voetex86EX
37	1	U2	DDR3SDRAM64M*16-WB	Winbond W631GG6KB15I / DDR III 64M*16	DDRIII 64MX16
	X	U4	Not installed	MX25L6406EMI-12G / 8Mbyte SPI ROM Package : SOP16	8MB SPI ROM
38	3	U5,U7,U8	IP5800A	iP5800A , TSOT23-5 Synchronous Buck Regulator	IP5800 TSOT23-5
39	1	U6	SY8089	SY8089AAC / 5.5V,2A,1MHz, Synchronous Step-down Regulator	
40	1	U9	SPIROM-8M-SOP8-1.8V	MX25U6435FM2I-10G / 8Mbyte SPI ROM Package : SOP8	8MB SPI ROM_SOIC
41	1	Y1	X32.768KHZ(SMD)	D41-032768-BDRD61 Oscillator 32.768KHz SMD type 4.9 X 1.8 mm	32.768KHz/SMD4.9x1.8
42	1	Y2	X25MHZ(SMD)3.2X2.5	CXA-025000-3X4X40 Oscillator 25MHz SMD, 3.2x2.5	25MHz/SMD3.2x2.5

43	1	PCB	DM205-1	SOM128EX-KIT PCB ver 0.5, Thickness: 1.0mm	
2013/01/14 PCB Thickness from 1.6 mm to 1.0mm , Add R67 - 0 ohm and U6 change to SY8089 ;PN:SOM128EX-01					
2013/03/11 1.R13 (1M) , C8 ,C9 (18p) , C146 (473p) delete .R67 change from 0 to 10K ;2.C137 change from 473p to 104p;3.C144 change from 104p to 224p ;4. C145 change from 224p to 105p ;5.D3 change from S1N4001-M to FM220-M					

Approved: 楊南聖

By : ShuYu Chen