1 FINALIDADE

Estabelecer procedimentos para “Suspender fornecimento dos segmentos: Poder Público/Clientes Especiais” do Grupo Equatorial Energia.

2 CAMPO DE APLICAÇÃO

Aplica-se a todas as empresas do Grupo Equatorial e empresas parceiras.

3 RESPONSABILIDADES

3.1 Gerência do Centro de Operações

Responsável pela a atribuição e controle dos Serviços (responsabilidade do COI)

3.2 Gerência de Serviços Técnicos e Comerciais.

Executar a atividades de Suspensão do Fornecimento por falta de pagamento.

3.3 Gerência de Relacionamento com o cliente

Responsável pela definição dos alvos para suspensão de fornecimento.

3.4 Gerência Corporativa de Cobrança e Cadastro

Responsável pela seleção de alvos para suspensão de fornecimento, e definir as diretrizes de execução da suspensão.

4 DEFINIÇÕES

4.1 Suspensão de fornecimento

A concessionária poderá suspender o fornecimento de energia elétrica, de imediato, quando verificar a ocorrência irregularidades, como por exemplo: revenda de energia elétrica, ligação clandestina, deficiência técnica das instalações e etc. É facultada a suspensão programada, após aviso prévio, quando houver atraso no pagamento ou impedimento permanente ao acesso ao medidor de energia para realização da leitura conforme previsto na Resolução 1000/2021.

4.2 Consumidores de Média Tensão

Consumidores ligados ao sistema de energia elétrica da Distribuidora e atendidos com tensão de fornecimento de 13,8 kV, 23,1 kV e 34,5 kV, faturados pelo Grupo “A”, Subgrupos A4 (13,8 kV e 23,1 kV) e A3a (34,5 kV) ou faturados como optante Grupo “B”.

4.3 Consumidores de Baixa Tensão

Grupamento composto de unidades consumidoras com conexão em tensão menor que 2,3 kV e subdividido nos seguintes subgrupos:

a) subgrupo B1:residencial;

b) subgrupo B2: rural;

c) subgrupo B3: demais classes; e

d) subgrupo B4: Iluminação Pública;

4.4 Caixa de Medição

Compartimento destinado a abrigar medidor de energia elétrica e demais equipamentos de medição e seus acessórios. A caixa é composta por corpo, suporte para equipamentos de medição e proteção, tampa e dispositivo para instalar o sistema de lacre da CONCESSIONÁRIA. O conjunto, corpo, tampa e dispositivo de lacre, quando instalado, não deve permitir o livre acesso ao interior do compartimento e/ou abertura da tampa, sem a violação do sistema de lacre.

4.5 Poder Público

Deve ser classificada na classe poder público a unidade consumidora de responsabilidade de pessoa jurídica de direito público, independentemente da atividade desenvolvida, considerando-se as seguintes subclasses:

- Poder público federal;
- Poder público estadual ou distrital; e
- Poder público municipal.

4.6 Consumidor especial

Consumidor livre ou o conjunto de consumidores livres reunidos por comunhão de interesses de fato ou de direito, cuja carga seja maior ou igual a 500 kW e que tenha adquirido energia elétrica na forma estabelecida no § 5º do art. 26 da Lei nº 9.427, de 26 de dezembro de 1996;

4.7 Unidades Consumidoras com Equipamento Vital

Unidades consumidoras cadastradas mediante solicitação expressa do titular da conta e com comprovação médica da condição do usuário, onde reside alguém que faz uso de aparelho contínuo para manutenção da vida. Trata-se, portanto, de situações muito especiais que devem ser identificadas pela Equatorial para entrega (em mãos ou comprovada) de avisos preferenciais e antecipados de desligamentos programados sobre a rede elétrica e suspensão do fornecimento, de maneira a

evitar prejuízos ao funcionamento dos aparelhos elétricos que preservam a vida do usuário.

4.8 Serviços Essenciais

São serviços ou atividades essenciais as indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade, assim entendidas as que, não atendidas, coloquem em perigo iminente a sobrevivência, a saúde ou a segurança da população

São considerados serviços o ou atividades essenciais pelo art. 10, da Lei nº 7.783/8, os seguintes serviços:

a) Tratamento e abastecimento de água; produção e distribuição de energia elétrica, gás e combustíveis;

b) Assistência médica e hospitalar;

c) Distribuição e comercialização de medicamentos e alimentos;

d) Funerários;

e) Transporte coletivo;

f) Captação e tratamento de esgoto e lixo;

g) Telecomunicações;

h) Guarda, uso e controle de substâncias radioativas, equipamentos e materiais nucleares;

i) Processamento de dados ligados a serviços essenciais;

5 REFERÊNCIAS

PRODIST Módulo 5 - Procedimento de Distribuição de Energia Elétrica – Medição;

Resolução ANEEL nº 1000 de 07/12/2021

NR 10 - Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade, do Ministério do Trabalho e Emprego;

Política de Saúde e Segurança do Trabalho do Grupo Equatorial;

NR 17 – Ergonomia;

Lei 7783/89.

6 PRINCIPAIS PASSOS

6.1 Identificação da Unidade a ter o fornecimento suspenso

Se constatada a ocorrência das condições previstas e citadas no item 4.1, a área de Relacionamento com os clientes deve informar, ao consumidor, a existência das mesmas e, solicitar ao mesmo que regularize as pendências dentro de um prazo pré-determinado (acordado entre as partes). Informar ainda que após a regularização das pendências, o cliente deve entrar em contato. Após o contato podem ocorrer as seguintes situações:

a) Após a confirmação da regularização das pendências, a área de relacionamento efetua o registro de regularização da Unidade no sistema SAP e encerra o processo;

b) A área de relacionamento pode propor acordo de pagamento (ex.: parcelamento, promessa de pagamento, etc.) e/ou regularização de adequações técnicas e sugerir um prazo para regularização sujeitas a inspeção;

c) Caso nenhuma das 2 situações anteriores se cumpram a área de relacionamento deve notificar por escrito (e-mail ou carta), o responsável pela Unidade que no prazo de 15 dias a unidade em questão terá o fornecimento de energia elétrica suspenso:

- A notificação ao consumidor que preste serviço público ou essencial à população e cuja atividade sofra prejuízo deve ser feita ao Poder Público local ou ao Poder Executivo Estadual/Distrital, de forma escrita, específica e com entrega comprovada.
- Unidade consumidora, devidamente cadastrada junto à distribuidora, onde existam pessoas usuárias de equipamentos de autonomia limitada, vitais à preservação da vida humana e dependentes de energia elétrica, deve ser feita de forma escrita, específica e com entrega comprovada
- Os passos seguintes para efetivação da suspensão do fornecimento estão a seguir

6.2 Nota de Suspensão do Fornecimento

Após se certificar de que os motivos de suspensão no fornecimento de energia elétrica da unidade consumidora não foram sanados, deve-se abrir, no SAP uma Nota de Suspensão direcionada à GSTC, registrando o motivo da suspensão a ser executada da unidade consumidora. A atividade deve ser direcionada para a equipe de campo, por intermédio do centro de operação da concessionária.

6.3 Recebimento da Nota de Suspensão

A execução da nota ocorre via *tablet*, mediante geração da nota pela Gerência Corporativa de Cobrança e Cadastro.

6.4 Execução do Serviço de Suspensão de Fornecimento

A equipe de campo da GSTC, ao receber a nota de suspensão, deve se deslocar até o local indicado, realizar a vistoria das instalações elétricas (padrão), executar o serviço de suspensão.

Nota 01: As equipes deverão efetuar em campo a suspensão do fornecimento de energia conforme determinação da ordem de serviço, bem como o adequado registro da ação praticada em campo.

NOTA 02: Conforme Art. 366. Da Resolução 1000/2021, caso a suspensão do fornecimento tenha ocorrido por razões de ordem técnica ou de segurança, a distribuidora pode exigir para a religação o cumprimento das seguintes obrigações constantes na resolução.

6.5 Registro do Atendimento

A GSTC deve registrar as informações prestadas pela equipe de campo, referentes a data do atendimento, horários de início e de término do serviço, técnico responsável, número do veículo e descrição do serviço executado e/ou motivo de rejeição, no sistema informatizado, para efetuar o encerramento da nota de Suspensão.

6.6 Impossibilidade de Suspensão de Unidade Consumidora

Se a equipe de campo verificar alguma irregularidade, que impossibilite a realização do serviço de suspensão (impedimento, comprovação de pagamento, ordem gerencial, etc.), deve-se registrar a ocorrência na nota de Suspensão e, conforme o caso, informar ao COI, via rádio ou via telefone.

O responsável pelo GSTC, neste caso, deve efetuar a baixa da OS de Suspensão informando o motivo da rejeição, no SAP.

7 RECURSOS NECESSÁRIOS

Item não aplicável (NA)

8 ITEM DE CONTROLE

Índice Performance Financeira

9 ANEXOS

Item não aplicável (NA)

10 CONTROLE DE REVISÕES

REV	DATA (Elaboração/ Revisão)	ITEM	DESCRIÇÃO DA MODIFICAÇÃO	RESPONSÁVEL
00	22/02/2022		Considerações sobre os itens do arquivo	Roberta Penha Abreu José Felipe Reis de Oliveira Alan Fiuza
01	21/08/2024		Revalidação	Elien Gisele dos Santos Sousa
02	18/08/2026	4.2 e 4.3; 4.5 a 4.7; 6.4	Ajuste das definições; Ajuste das definições; Inclusão da Nota 2;	Levi Matheus Lobo Santos

11 APROVAÇÃO

ELABORADOR (ES) / REVISOR (ES)

Roberta Penha Abreu - Gerência Corporativa de Cobrança e Cadastro

José Felipe Reis de Oliveira - Gerência Corporativa de Cobrança e Cadastro

Levi Matheus Lobo Santos - Gerência Corporativa de Cobrança e Cadastro

APROVADOR

Alan Fiuza - Gerência Corporativa de Cobrança e Cadastro

Impressão realizada em: 28/10/2026