

INFORMACION GENERAL

Alarma NJK-E

El sistema de alarma le dará un control completo sobre la seguridad de su hogar/ negocio a través de una llamada a PNP o de su teléfono de móvil.

Características de nuestra alarma NJK-E

- Conecte el cable de alimentación antes de usarlo por primera vez.
- Todos los sensores y dispositivos del paquete ya han sido emparejados con la unidad principal antes del envío.
- Los usuarios pueden comenzar a utilizar todo el sistema después de configurar la red. Para los accesorios adicionales (como sensores o dispositivos inteligentes), debe emparejarlos con el sistema para que funcionen con normalidad.
- Hacemos este sistema fácil de configurar y usar. La mayoría de los usuarios pueden terminar todo el proceso en 15 minutos. Si hay algún problema con la instalación, por favor, deténgase y póngase en contacto con el distribuidor para obtener ayuda.

DESCRIPCION

Puede configurar para en caso detectar movimiento encienda o apague una luz, o se ponga a grabar entre otras funciones

- Central NVR Gateway
- Contactos puertas magnéticos
- Sirena inalámbrica

ESPECIFICACIONES

Alimentación	AC 110 V ó AC 220 V
Potencia	40 W
Batería	3.7 V / 600 mA
Frecuencia	433 MHz (± 75 KHz)
Material de la cubierta	Plástico ABS
Temp. funcionamiento	0° C ~ 80° C
Dimensiones	90 (Al) x 90 (An) x 42.2 (Fo) mm
Peso	150 g