Fusíveis de lâmina e relés: guia rápido

Cores e calibres dos fusíveis de lâmina (normalizados)

- Castanho claro: 5 A
- Castanho: 7,5 A
- Vermelho: 10 A
- Azul: 15 A
- Amarelo: 20 A
- Branco/transparente: 25 A
- Verde: 30 A
- Laranja: 40 A

Regras de substituição

- Substituir sempre por um fusível do mesmo calibre — nunca superior.
- Um fusível que volta a queimar indica um curto-circuito ou consumo anormal: diagnosticar.
- Testar com o multímetro em continuidade ou medindo tensão nos dois pontos de teste.

Relé de 4 pinos (numeração DIN)

- 85 e 86: bobina (comando).
- 30: alimentação.
- 87: saída para o consumidor.
- Relé de 5 pinos: o 87a fica ligado ao 30 quando a bobina está desligada.

Teste rápido de um relé

1. Medir a resistência da bobina (85-86): tipicamente entre 50 e 120 ohm.
2. Alimentar a bobina com 12 V e ouvir o "clique".
3. Com a bobina alimentada, confirmar continuidade entre 30 e 87.