

CC1 관리자 체크리스트

[기계 작동 체크]

청소가 끝난 후 워크스테이션으로 돌아와 오류 없이 도킹되었음
오류 없이 오수 배출이 이루어짐
오류 없이 정수 충전이 이루어짐
오류 없이 기계 충전이 이루어짐

[기계 청결도 체크]

청소가 끝난 후, 스퀴지 아래 부분의 찌꺼기를 닦아냄(매일 1회)
청소가 끝난 후, 스퀴지를 분해하고 흡입배관(오수관) 내 이물질을 제거하였음(주 1회)
청소가 끝난 후, 오수통의 필터를 헹궈냄(매일 1회)
청소가 끝난 후, 오수통을 헹구고 오수를 수동으로 배출하였음(격일 1회)
청소가 끝난 후, 기계 하단의 먼지통을 비워주었음(매일 1회)
청소가 끝난 후, 기계 하단 먼지통 옆의 브러쉬를 털고 찌꺼기를 제거하였음(매일 1회)

