CipherLab-handheld instellen voor RFID-scannen in Odoo

DAADit CipherLab Barcode RFID voor Odoo 19 · versie 13 november 2026 · DAADit, www.daadit.group

Korte handleiding voor de magazijnmedewerker of beheerder. Geldt voor CipherLab RS36- en RS38-handhelds met UHF-lezer; de RS35 met UHF-module werkt hetzelfde. Er is **geen extra software van DAADit** nodig op het apparaat: alleen de gratis CipherLab-app Multi-Tag Output en de Odoo-app of Chrome.

1. Multi-Tag Output installeren en toestaan (eenmalig, 5 minuten)

1. Download **Multi-Tag Output** van de CipherLab-website (Support ‣ Downloads, zoek op "Multi-Tag Output") en installeer de APK.
2. Open de app één keer. Android opent dan het scherm **Toegankelijkheid**: tik op *Multi-Tag Output* ‣ zet **Use Multi-Tag Output** aan ‣ *Toestaan*. Op Android 13 of nieuwer eerst: Instellingen ‣ Apps ‣ Multi-Tag Output ‣ menu (⋮) ‣ *Beperkte instellingen toestaan*. Sta ook meldingen toe.
3. In de app zelf (Setup): *Enabled* aan, *Exclude Duplicates* aan, UHF Tag Bank **EPC**, End Character **Enter** (`;` mag ook). Bevestig met het vinkje rechtsboven.

Controle: open de CipherLab-app *Notepad*, tik in het tekstveld en druk de trigger in. De tagcode verschijnt als tekst. Zo niet: stap 2 nalopen.

2. Schermtoetsenbord uitzetten (eenmalig, 1 minuut)

CipherLab levert een leeg toetsenbord mee, zodat het scherm vrij blijft en Gboard geen woorden in het scanveld kan zetten.

1. Instellingen ‣ Systeem ‣ Talen en invoer ‣ Schermtoetsenbord: controleer dat **NullKeyboard** aan staat.
2. Tik in een tekstveld, veeg de meldingenbalk omlaag en tik op **Toetsenbord wijzigen** ‣ kies **NullKeyboard**. (Of tik op het kleine toetsenbord-icoontje rechtsonder in de navigatiebalk.)

Terug naar Gboard kan altijd via dezelfde weg.

3. Odoo openen

- De **Odoo-app** (Play Store) met de bedrijfs-URL en je eigen login, óf **Chrome** met dezelfde URL. Beide werken.
- Ga naar **Barcode** ‣ open de ontvangst of levering.

4. Scannen

1. Onderaan het scherm staat de balk **RFID** met "Nog niets ontvangen".
2. **Ontvangst:** tik de productregel aan (of scan de productbarcode), houd de lezer bij de tag(s) en druk de trigger in. De balk toont "Ontvangen hh:mm:ss: …" en op de regel verschijnt het serienummer. **Levering:** alleen de trigger indrukken; Odoo herkent de tags.
3. Een tag van een ander artikel in de buurt wordt gemeld en genegeerd.

4. Klaar? **Bevestigen** zoals bij een gewone scan.

Als er niets binnenkomt

Controle	Oplossing
Staat de regelweergave open, niet het bewerkformulier van een regel?	Formulier sluiten (Negeren)
Toont *Toegankelijkheid* "Multi-Tag Output: Aan"?	Aanzetten (stap 1.2); na een app-reset staat dit uit
Werkt de tag in CipherLab Notepad?	Zo niet: lezer/app-probleem, niet Odoo
Is het apparaat net herstart of de RFID-service gecrasht?	Multi-Tag Output eenmaal uit- en weer aanzetten in Toegankelijkheid

Instellingen in Odoo (per bedrijf): Voorraad ‣ Instellingen ‣ Barcode ‣ *RFID tags as serial numbers*: voorvoegsel(s) van de tags, lengte, één tag per productscan, vreemde tags weigeren.

DAADit CipherLab Barcode RFID is open source (LGPL-3): github.com/DAADit/daadit_cipherlab_barcode_rfid. Vragen: support@daadit.group.