

QuickAlert V16 Warnleuchte – Bedienungsanleitung

Vielen Dank für Ihren Kauf der QuickAlert V16 Warnleuchte!

Dieses Gerät ist nach spanischem Standard DGT 3.0 zertifiziert (IDIADA PC23100037) und ab 1. Januar 2026 in Spanien als Ersatz für Warndreiecke vorgeschrieben. In Deutschland dient es als zusätzliche Pannensicherung gemäß §53a StVZO.

Produktvarianten

QuickAlert BASE

- 360° LED-Warnleuchte mit Magnetfuß
- Batteriebetrieb (3× AA Alkaline)
- ECE R65 Class T1 zertifiziert
- Sichtweite: >1 km bei Nacht
- Betriebsdauer: 2+ Stunden

QuickAlert PRO (Connected IoT)

- Alle BASE-Funktionen PLUS:
 - GPS-Geolokalisierung
 - NB-IoT Konnektivität (eSIM vorinstalliert, gültig bis 2038)
 - Automatische Standortübermittlung an DGT 3.0 (Spanien)
 - Zertifizierung: IDIADA PC23100037
-

Technische Spezifikationen

Eigenschaft	Wert
Farbe	Gelb (Amber)
Leuchtdauer	2+ Stunden (mit neuen AA-Batterien)
Wasserschutz	IP64
Magnetstärke	>180 Pa (hält bis 220 km/h)
Frequenz	0,8 - 2 Hz Blinklicht
Leuchttyp	LED, hohe Intensität
Aktivierung	Manuell per Knopfdruck
Sichtbarkeit	360° horizontal, ±8° vertikal
Temperaturbereich	-10°C bis +60°C
Stromversorgung	3× LR6 (AA) Alkaline-Batterien
NB-IoT (nur PRO)	Banda 20 und Banda 8 (+25,7 dBm)

Table 1: Technische Daten QuickAlert V16

Erste Inbetriebnahme

Batterien einlegen (BASE und PRO)

1. Verwenden Sie ausschließlich hochwertige **LR6 (AA) Alkaline-Batterien**.
2. Öffnen Sie die Abdeckung, indem Sie den Verriegelungsclip anheben.
3. Legen Sie 3 Batterien entsprechend der Polaritätsmarkierung (+/-) im Gerät ein.
4. Setzen Sie die Abdeckung wieder auf und drücken Sie fest, bis sie vollständig einrastet.
5. **Wichtig:** Entsorgen Sie alte Batterien gemäß lokalen Recycling-Vorschriften.

Batteriekontrolle:

- Prüfen Sie den Batteriezustand alle 6 Monate oder vor langen Fahrten.
- Ersetzen Sie Batterien sofort, wenn das Licht deutlich schwächer wird.
- Nach 30+ Minuten Betrieb: Gerät ausschalten und 5 Minuten abkühlen lassen, bevor Sie die Batterien entnehmen (Hitzeentwicklung normal).

Bedienung

Aktivierung (Ein)

- **Drücken Sie den oberen Knopf** einmal.
- Das Gerät startet automatisch mit 360° Blinklicht (gelb/amber).
- **Nur PRO:** Nach 100 Sekunden sendet das Gerät Ihren GPS-Standort anonym an die DGT 3.0 Cloud (Spanien). Fahrzeuge mit DGT-Verbindung und Verkehrsleitsysteme werden über Ihre Position informiert.

Deaktivierung (Aus)

- **Drücken Sie den Knopf erneut.**
- Das Blinklicht stoppt sofort.
- **Nur PRO:** Ein letzter Datenframe wird gesendet, um das Ende des Vorfalls zu signalisieren. Danach ist das Gerät vollständig ausgeschaltet.

Warnung: Schalten Sie das Gerät nur aus, wenn Sie bereit sind zu fahren. Andernfalls sind Sie digital nicht mehr sichtbar (PRO) und könnten einen Unfall riskieren.

Optimale Positionierung

1. Platzieren Sie die Leuchte auf dem **höchsten Punkt Ihres Fahrzeugs** (Dach).
 2. Der starke Magnetfuß haftet sicher auf Metalloberflächen (bis 220 km/h Windgeschwindigkeit).
 3. **Nicht auf nichtmetallischen Oberflächen verwenden** (Magnet haftet nicht auf Kunststoff, Carbon, etc.).
 4. Vermeiden Sie Oberflächen mit starken Vibrationen – das Gerät ist für statische Positionierung ausgelegt.
-

Konnektivität (nur QuickAlert PRO)

eSIM und DGT 3.0 Integration

Das QuickAlert PRO enthält eine **vorinstallierte Nano-eSIM** (Telefónica Tech) mit Datenvolumen **bis 2038**.

- **Keine Verträge:** Kein Mobilfunkvertrag erforderlich – eSIM ist vorbezahlt und wartungsfrei.
- **Automatische Übermittlung:** Bei Aktivierung sendet das Gerät alle 100 Sekunden anonyme GPS-Koordinaten an die DGT 3.0 Cloud (Spanien).
- **Anonymität garantiert:** Nur Ihr IMEI-Geräte-Seriennummer wird übertragen – keine persönlichen Daten.
- **Reichweite:** NB-IoT (Narrow Band) garantiert beste Netzabdeckung in ganz Spanien und der EU (Roaming).

Wichtig: Die DGT 3.0 Plattform funktioniert primär in **Spanien**. Deutsche Rettungsleitstellen (112) empfangen das Signal derzeit nicht. In Deutschland dient das PRO als optische Pannenhilfe mit GPS-Logging.

Nach 2038: Die eSIM kann für ca. 10-20 € erneuert werden, oder Sie erwerben ein neues Gerät.

Sicherheitshinweise

Allgemeine Sicherheit

- **Kein Spielzeug:** Nicht für Kinder unter 14 Jahren geeignet. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
- **Starker Magnet:** Halten Sie das Gerät fern von Herzschrittmachern, Kreditkarten, elektronischen Geräten und magnetempfindlichen Objekten.
- **Nicht verschlucken:** Die Magnetbasis kann bei Verschlucken schwere innere Verletzungen verursachen. Sofort ärztliche Hilfe suchen.
- **RF-Strahlung:** NB-IoT-Modul (nur PRO) erfüllt EN50385:2017. Halten Sie das Gerät während der Übertragung mindestens 11 cm vom Körper entfernt.
- **Keine direkte Sichtexposition:** Schauen Sie nicht direkt in das blinkende Licht aus weniger als 1 m Entfernung – Blendefahr und mögliche Augenschäden.

Elektrische Sicherheit

- Verwenden Sie **nur LR6 (AA) Alkaline-Batterien** (1,5 V).
- **Explosionsgefahr:** Niemals falsche Batterietypen oder aufladbare Akkus verwenden.
- **Polarität beachten:** Batterien nur gemäß Markierung einlegen. Gerät ist vor Verpolung geschützt.
- **Nicht zerlegen:** Das Öffnen des Geräts führt zu irreparablen Schäden und Garantieverlust.
- **Keine externen Stromquellen:** Niemals an Netzteile oder USB anschließen – internes Ladesystem nicht vorhanden.

Hitzeentwicklung

Das Gerät benötigt hohe Energie für maximale Leuchtkraft. **Batterien können während des Betriebs heiß werden** – dies ist normal. Niemals Batterien während des Betriebs entnehmen. Nach 30 Minuten Nutzung: Gerät ausschalten, 5 Minuten abkühlen lassen.

Wartung und Pflege

Reinigung

- Verwenden Sie ein **feuchtes Tuch mit milder Seife**.
- **Keine chemischen Reiniger:** Keine Alkohole, Lösungsmittel oder Scheuermittel verwenden – diese können die Lichtoptik beschädigen.
- **Nicht untertauchen:** Das Gerät ist IP64 (spritzwassergeschützt), aber nicht wasserdicht. Niemals vollständig ins Wasser tauchen.
- Halten Sie die LED-Optik sauber – vermeiden Sie Fingerabdrücke oder Schmutz auf der Linse.

Lagerung

- Lagern Sie das Gerät im Fahrzeuginnenraum (Handschuhfach), geschützt vor direkter Sonneneinstrahlung und Feuchtigkeit.
- Immer griffbereit für den Fahrer aufbewahren.
- Legen Sie keine schweren Gegenstände auf das Gerät – versehentliche Aktivierung möglich.

- Bei Langzeitlagerung (>6 Monate ohne Nutzung): Batterien entnehmen, um Auslaufen zu vermeiden.
 - Batteriecheck alle 6 Monate: Zustand prüfen, bei Bedarf austauschen.
-

Testlauf und Funktionsprüfung

Vor dem ersten Notfall empfehlen wir einen Testlauf:

1. Aktivieren Sie das Gerät für maximal **60 Sekunden**.
 2. Prüfen Sie, ob die 360° LED-Beleuchtung funktioniert.
 3. Wenn das Licht nach 30 Sekunden deutlich schwächer wird: Batterien sofort austauschen.
 4. **Nicht länger als 60 Sekunden testen** – nach 100 Sekunden sendet das PRO-Modell GPS-Daten an die DGT-Cloud.
 5. Schauen Sie nicht direkt ins Licht – testen Sie aus sicherer Entfernung oder indirekt.
-

Gesetzliche Nutzung

Spanien (ab 1. Januar 2026 verpflichtend)

- Gemäß **Real Decreto 1030/2022** und RD 159/2021 ist die V16-Warnleuchte ab 1. Januar 2026 in Spanien **Pflicht bei Pannen und Unfällen**.
- Ersetzt Warndreiecke auf Autobahnen und Landstraßen.
- **Bußgeld bei Nichtnutzung**: Bis zu 200 € Strafe möglich.
- QuickAlert PRO erfüllt die Anforderungen vollständig (IDIADA PC23100037).

Deutschland

- V16-Leuchten sind **zusätzliche Pannensicherung** gemäß §53a StVZO.
- **Warndreieck bleibt Pflicht** – V16 ersetzt es nicht (Stand 2026).
- QuickAlert BASE und PRO sind als zusätzliche Sicherheitsausrüstung zulässig.
- Verwenden Sie die Leuchte immer zusammen mit Warndreieck, Warnweste und Warnblinklicht.

Warnung: Unsachgemäße Nutzung oder Einsatz außerhalb gesetzlich erlaubter Situationen kann zu Bußgeldern führen.

Pannenhilfe – richtig handeln

1. **Warnblinklicht einschalten**.
2. **Warnweste anziehen** (noch im Fahrzeug).
3. **QuickAlert aktivieren** und auf dem Fahrzeugdach platzieren.
4. Falls möglich: Fahrzeug auf Standstreifen/sicheren Bereich bewegen.
5. **Fahrzeug verlassen** – immer auf der verkehrsabgewandten Seite aussteigen.
6. In Spanien: Hinter der Leitplanke warten. In Deutschland: Warndreieck aufstellen (50-400 m Abstand je nach Straßentyp).
7. **Notruf 112 absetzen** (Deutschland) oder 062 (Spanien).

Zusätzliche Sicherheit: Schalten Sie bei Nacht oder schlechter Sicht das Abblendlicht ein, falls die Batterie ausreichend geladen ist.

Garantie und Zertifizierung

Zertifizierung

QuickAlert V16 ist zertifiziert durch:

- **IDIADA** (Spanien): PC23100037 gemäß RD 1030/2022 und UNE EN ISO 17025
- **ECE R65 Class T1**: Europäische Kennleuchten-Norm
- **CE, RoHS**: Europäische Sicherheits- und Umweltstandards

Das Zertifizierungsnummer (IMEI/Seriennummer) ist auf dem Gerät und der Verpackung sichtbar eingraviert. Überprüfen Sie die Gültigkeit auf der offiziellen DGT-Website:

www.dgt.es/v16

Herstellergarantie

- **24 Monate Garantie** ab Kaufdatum (Kaufbeleg aufbewahren).
- Deckt Materialfehler und Herstellungsmängel.
- **Nicht abgedeckt**: Batterieverschleiß, unsachgemäße Nutzung, Sturz, Wasserschäden durch Untertauchen, unzulässige Modifikationen.
- Bei Defekt: Kontaktieren Sie den Verkäufer oder Importeur (Kontaktinformationen auf Verpackung).

Entsorgung

- Das Gerät enthält elektronische Komponenten und Magnete – **nicht im Hausmüll entsorgen**.
- Geben Sie das Gerät am Ende seiner Lebensdauer bei einer **kommunalen Sammelstelle für Elektroschrott** ab.
- Batterien separat bei Batterie-Sammelstellen entsorgen (Supermärkte, Drogerien, Recyclinghöfe).
- Tragen Sie zum Umweltschutz bei – recyceln Sie verantwortungsvoll.

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

1. Brauche ich für QuickAlert PRO einen Mobilfunkvertrag?

Nein. Die eSIM ist vorinstalliert und vorbezahlt bis 2038. Kein Vertrag, keine monatlichen Kosten, keine Registrierung erforderlich.

2. Funktioniert das PRO-Modell in Deutschland?

Ja, technisch sendet es GPS-Daten über NB-IoT (EU-Roaming). Allerdings empfangen deutsche Rettungsleitstellen das DGT 3.0-Signal derzeit nicht. In Deutschland dient es primär als optische Pannenhilfe mit GPS-Funktion.

3. Wie lange halten die Batterien?

Hochwertige AA-Alkaline-Batterien ermöglichen 2+ Stunden Dauerbetrieb. Prüfen Sie den Zustand alle 6 Monate.

4. Kann ich das Gerät auch bei Regen verwenden?

Ja. QuickAlert ist IP64-zertifiziert (spritzwassergeschützt). Es hält Regen, Schnee und Straßenspritzwasser stand. Nicht untertauchen.

5. Haftet der Magnet auf jedem Fahrzeug?

Nur auf **metallischen (ferromagnetischen) Oberflächen**. Nicht auf Kunststoff, Aluminium, Carbon oder Glasfaser. Testen Sie vorher an Ihrem Fahrzeug.

6. Was passiert nach 2038 mit der eSIM (PRO)?

Die eSIM kann beim Netzbetreiber (Telefónica Tech) für ca. 10-20 € erneuert werden, oder Sie erwerben ein neues Gerät.

7. Ersetzt QuickAlert das Warndreieck in Deutschland?

Nein. In Deutschland bleibt das Warndreieck Pflicht (Stand 2026). QuickAlert ist eine zusätzliche Sicherheitsmaßnahme.

8. Darf ich das Gerät "zum Spaß" einschalten?

Nein. Unsachgemäße Nutzung (z. B. als Partylicht) kann in Spanien mit Bußgeldern bestraft werden. Verwenden Sie es nur bei echten Pannen/Unfällen.

Kontakt und Support

Importeur/Hersteller:

QuickAlert Safety Solutions

[Ihre Firmenadresse hier einfügen]

E-Mail: support@quickalert.de

Web: www.quickalert.de

Offizielle DGT V16 Informationen:

www.dgt.es/v16

Notfallnummern:

- Deutschland: **112** (Feuerwehr/Rettung/Polizei)
- Spanien: **062** (Guardia Civil Verkehr) oder **112** (Allgemeiner Notruf)

Fahren Sie sicher. QuickAlert – Ihre Sicherheit im Notfall.

QuickAlert V16 Warnleuchte – Bedienungsanleitung

Vielen Dank für Ihren Kauf der QuickAlert V16 Warnleuchte!

Dieses Gerät ist nach spanischem Standard DGT 3.0 zertifiziert (IDIADA PC23100037) und ab 1. Januar 2026 in Spanien als Ersatz für Warndreiecke vorgeschrieben. In Deutschland dient es als zusätzliche Pannensicherung gemäß §53a StVZO.

Produktvarianten

QuickAlert BASE

- 360° LED-Warnleuchte mit Magnetfuß
- Batteriebetrieb (3× AA Alkaline)
- ECE R65 Class T1 zertifiziert
- Sichtweite: >1 km bei Nacht
- Betriebsdauer: 2+ Stunden

QuickAlert PRO (Connected IoT)

- Alle BASE-Funktionen PLUS:
- GPS-Geolokalisierung
- NB-IoT Konnektivität (eSIM vorinstalliert, gültig bis 2038)
- Automatische Standortübermittlung an DGT 3.0 (Spanien)
- Zertifizierung: IDIADA PC23100037

Technische Spezifikationen

Eigenschaft	Wert
Farbe	Gelb (Amber)
Leuchtdauer	2+ Stunden (mit neuen AA-Batterien)
Wasserschutz	IP64
Magnetstärke	>180 Pa (hält bis 220 km/h)
Frequenz	0,8 - 2 Hz Blinklicht
Leuchttyp	LED, hohe Intensität
Aktivierung	Manuell per Knopfdruck
Sichtbarkeit	360° horizontal, ±8° vertikal
Temperaturbereich	-10°C bis +60°C
Stromversorgung	3× LR6 (AA) Alkaline-Batterien
NB-IoT (nur PRO)	Banda 20 und Banda 8 (+25,7 dBm)

Table 2: Technische Daten QuickAlert V16

Erste Inbetriebnahme

Batterien einlegen (BASE und PRO)

1. Verwenden Sie ausschließlich hochwertige **LR6 (AA) Alkaline-Batterien**.
2. Öffnen Sie die Abdeckung, indem Sie den Verriegelungsclip anheben.
3. Legen Sie 3 Batterien entsprechend der Polaritätsmarkierung (+/-) im Gerät ein.
4. Setzen Sie die Abdeckung wieder auf und drücken Sie fest, bis sie vollständig einrastet.
5. **Wichtig:** Entsorgen Sie alte Batterien gemäß lokalen Recycling-Vorschriften.

Batteriekontrolle:

- Prüfen Sie den Batteriezustand alle 6 Monate oder vor langen Fahrten.
- Ersetzen Sie Batterien sofort, wenn das Licht deutlich schwächer wird.
- Nach 30+ Minuten Betrieb: Gerät ausschalten und 5 Minuten abkühlen lassen, bevor Sie die Batterien entnehmen (Hitzeentwicklung normal).

Bedienung

Aktivierung (Ein)

- **Drücken Sie den oberen Knopf** einmal.
- Das Gerät startet automatisch mit 360° Blinklicht (gelb/amber).
- **Nur PRO:** Nach 100 Sekunden sendet das Gerät Ihren GPS-Standort anonym an die DGT 3.0 Cloud (Spanien). Fahrzeuge mit DGT-Verbindung und Verkehrsleitsysteme werden über Ihre Position informiert.

Deaktivierung (Aus)

- **Drücken Sie den Knopf** erneut.
- Das Blinklicht stoppt sofort.
- **Nur PRO:** Ein letzter Datenframe wird gesendet, um das Ende des Vorfalls zu signalisieren. Danach ist das Gerät vollständig ausgeschaltet.

Warnung: Schalten Sie das Gerät nur aus, wenn Sie bereit sind zu fahren. Andernfalls sind Sie digital nicht mehr sichtbar (PRO) und könnten einen Unfall riskieren.

Optimale Positionierung

1. Platzieren Sie die Leuchte auf dem **höchsten Punkt Ihres Fahrzeugs** (Dach).
2. Der starke Magnetfuß haftet sicher auf Metalloberflächen (bis 220 km/h Windgeschwindigkeit).
3. **Nicht auf nichtmetallischen Oberflächen verwenden** (Magnet haftet nicht auf Kunststoff, Carbon, etc.).
4. Vermeiden Sie Oberflächen mit starken Vibrationen – das Gerät ist für statische Positionierung ausgelegt.

Konnektivität (nur QuickAlert PRO)

eSIM und DGT 3.0 Integration

Das QuickAlert PRO enthält eine **vorinstallierte Nano-eSIM** (Telefónica Tech) mit Datenvolumen **bis 2038**.

- **Keine Verträge:** Kein Mobilfunkvertrag erforderlich – eSIM ist vorbezahlt und wartungsfrei.
- **Automatische Übermittlung:** Bei Aktivierung sendet das Gerät alle 100 Sekunden anonyme GPS-Koordinaten an die DGT 3.0 Cloud (Spanien).
- **Anonymität garantiert:** Nur Ihr IMEI-Geräte-Seriennummer wird übertragen – keine persönlichen Daten.

- **Reichweite:** NB-IoT (Narrow Band) garantiert beste Netzabdeckung in ganz Spanien und der EU (Roaming).

Wichtig: Die DGT 3.0 Plattform funktioniert primär in **Spanien**. Deutsche Rettungsleitstellen (112) empfangen das Signal derzeit nicht. In Deutschland dient das PRO als optische Pannenhilfe mit GPS-Logging.

Nach 2038: Die eSIM kann für ca. 10-20 € erneuert werden, oder Sie erwerben ein neues Gerät.

Sicherheitshinweise

Allgemeine Sicherheit

- **Kein Spielzeug:** Nicht für Kinder unter 14 Jahren geeignet. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
- **Starker Magnet:** Halten Sie das Gerät fern von Herzschrittmachern, Kreditkarten, elektronischen Geräten und magnetempfindlichen Objekten.
- **Nicht verschlucken:** Die Magnetbasis kann bei Verschlucken schwere innere Verletzungen verursachen. Sofort ärztliche Hilfe suchen.
- **RF-Strahlung:** NB-IoT-Modul (nur PRO) erfüllt EN50385:2017. Halten Sie das Gerät während der Übertragung mindestens 11 cm vom Körper entfernt.
- **Keine direkte Sichtexposition:** Schauen Sie nicht direkt in das blinkende Licht aus weniger als 1 m Entfernung – Blendgefahr und mögliche Augenschäden.

Elektrische Sicherheit

- Verwenden Sie **nur LR6 (AA) Alkaline-Batterien** (1,5 V).
- **Explosionsgefahr:** Niemals falsche Batterietypen oder aufladbare Akkus verwenden.
- **Polarität beachten:** Batterien nur gemäß Markierung einlegen. Gerät ist vor Verpolung geschützt.
- **Nicht zerlegen:** Das Öffnen des Geräts führt zu irreparablen Schäden und Garantieverlust.
- **Keine externen Stromquellen:** Niemals an Netzteile oder USB anschließen – internes Ladesystem nicht vorhanden.

Hitzeentwicklung

Das Gerät benötigt hohe Energie für maximale Leuchtkraft. **Batterien können während des Betriebs heiß werden** – dies ist normal. Niemals Batterien während des Betriebs entnehmen. Nach 30 Minuten Nutzung: Gerät ausschalten, 5 Minuten abkühlen lassen.

Wartung und Pflege

Reinigung

- Verwenden Sie ein **feuchtes Tuch mit milder Seife**.
- **Keine chemischen Reiniger:** Keine Alkohole, Lösungsmittel oder Scheuermittel verwenden – diese können die Lichtoptik beschädigen.
- **Nicht untertauchen:** Das Gerät ist IP64 (spritzwassergeschützt), aber nicht wasserdicht. Niemals vollständig ins Wasser tauchen.
- Halten Sie die LED-Optik sauber – vermeiden Sie Fingerabdrücke oder Schmutz auf der Linse.

Lagerung

- Lagern Sie das Gerät im Fahrzeuginnenraum (Handschuhfach), geschützt vor direkter Sonneneinstrahlung und Feuchtigkeit.
- Immer griffbereit für den Fahrer aufbewahren.
- Legen Sie keine schweren Gegenstände auf das Gerät – versehentliche Aktivierung möglich.
- Bei Langzeitlagerung (>6 Monate ohne Nutzung): Batterien entnehmen, um Auslaufen zu vermeiden.
- Batteriecheck alle 6 Monate: Zustand prüfen, bei Bedarf austauschen.

Testlauf und Funktionsprüfung

Vor dem ersten Notfall empfehlen wir einen Testlauf:

1. Aktivieren Sie das Gerät für maximal **60 Sekunden**.
2. Prüfen Sie, ob die 360° LED-Beleuchtung funktioniert.
3. Wenn das Licht nach 30 Sekunden deutlich schwächer wird: Batterien sofort austauschen.
4. **Nicht länger als 60 Sekunden testen** – nach 100 Sekunden sendet das PRO-Modell GPS-Daten an die DGT-Cloud.
5. Schauen Sie nicht direkt ins Licht – testen Sie aus sicherer Entfernung oder indirekt.

Gesetzliche Nutzung

Spanien (ab 1. Januar 2026 verpflichtend)

- Gemäß **Real Decreto 1030/2022** und RD 159/2021 ist die V16-Warnleuchte ab 1. Januar 2026 in Spanien **Pflicht bei Pannen und Unfällen**.
- Ersetzt Warndreiecke auf Autobahnen und Landstraßen.
- **Bußgeld bei Nichtnutzung:** Bis zu 200 € Strafe möglich.
- QuickAlert PRO erfüllt die Anforderungen vollständig (IDIADA PC23100037).

Deutschland

- V16-Leuchten sind **zusätzliche Pannensicherung** gemäß §53a StVZO.
- **Warndreieck bleibt Pflicht** – V16 ersetzt es nicht (Stand 2026).
- QuickAlert BASE und PRO sind als zusätzliche Sicherheitsausrüstung zulässig.
- Verwenden Sie die Leuchte immer zusammen mit Warndreieck, Warnweste und Warnblinklicht.

Warnung: Unsachgemäße Nutzung oder Einsatz außerhalb gesetzlich erlaubter Situationen kann zu Bußgeldern führen.

Pannenhilfe – richtig handeln

1. **Warnblinklicht einschalten.**
2. **Warnweste anziehen** (noch im Fahrzeug).
3. **QuickAlert aktivieren** und auf dem Fahrzeugdach platzieren.
4. Falls möglich: Fahrzeug auf Standstreifen/sicheren Bereich bewegen.
5. **Fahrzeug verlassen** – immer auf der verkehrsabgewandten Seite aussteigen.
6. In Spanien: Hinter der Leitplanke warten. In Deutschland: Warndreieck aufstellen (50-400 m Abstand je nach Straßentyp).
7. **Notruf 112 absetzen** (Deutschland) oder 062 (Spanien).

Zusätzliche Sicherheit: Schalten Sie bei Nacht oder schlechter Sicht das Abblendlicht ein, falls die Batterie ausreichend geladen ist.

Garantie und Zertifizierung

Zertifizierung

QuickAlert V16 ist zertifiziert durch:

- **IDIADA** (Spanien): PC23100037 gemäß RD 1030/2022 und UNE EN ISO 17025
- **ECE R65 Class T1:** Europäische Kennleuchten-Norm
- **CE, RoHS:** Europäische Sicherheits- und Umweltstandards

Die Zertifizierungsnummer (IMEI/Seriennummer) ist auf dem Gerät und der Verpackung sichtbar eingraviert. Überprüfen Sie die Gültigkeit auf der offiziellen DGT-Website:

www.dgt.es/v16

Herstellergarantie

- **24 Monate Garantie** ab Kaufdatum (Kaufbeleg aufbewahren).
 - Deckt Materialfehler und Herstellungsmängel.
 - **Nicht abgedeckt:** Batterieverschleiß, unsachgemäße Nutzung, Sturz, Wasserschäden durch Untertauchen, unzulässige Modifikationen.
 - Bei Defekt: Kontaktieren Sie den Verkäufer oder Importeur (Kontaktinformationen auf Verpackung).
-

Entsorgung

- Das Gerät enthält elektronische Komponenten und Magnete – **nicht im Hausmüll entsorgen**.
 - Geben Sie das Gerät am Ende seiner Lebensdauer bei einer **kommunalen Sammelstelle für Elektroschrott** ab.
 - Batterien separat bei Batterie-Sammelstellen entsorgen (Supermärkte, Drogerien, Recyclinghöfe).
 - Tragen Sie zum Umweltschutz bei – recyceln Sie verantwortungsvoll.
-

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

1. Brauche ich für QuickAlert PRO einen Mobilfunkvertrag?

Nein. Die eSIM ist vorinstalliert und vorbezahlt bis 2038. Kein Vertrag, keine monatlichen Kosten, keine Registrierung erforderlich.

2. Funktioniert das PRO-Modell in Deutschland?

Ja, technisch sendet es GPS-Daten über NB-IoT (EU-Roaming). Allerdings empfangen deutsche Rettungsleitstellen das DGT 3.0-Signal derzeit nicht. In Deutschland dient es primär als optische Pannenhilfe mit GPS-Funktion.

3. Wie lange halten die Batterien?

Hochwertige AA-Alkaline-Batterien ermöglichen 2+ Stunden Dauerbetrieb. Prüfen Sie den Zustand alle 6 Monate.

4. Kann ich das Gerät auch bei Regen verwenden?

Ja. QuickAlert ist IP64-zertifiziert (spritzwassergeschützt). Es hält Regen, Schnee und Straßenspritzwasser stand. Nicht untertauchen.

5. Haftet der Magnet auf jedem Fahrzeug?

Nur auf **metallischen (ferromagnetischen) Oberflächen**. Nicht auf Kunststoff, Aluminium, Carbon oder Glasfaser. Testen Sie vorher an Ihrem Fahrzeug.

6. Was passiert nach 2038 mit der eSIM (PRO)?

Die eSIM kann beim Netzbetreiber (Telefónica Tech) für ca. 10-20 € erneuert werden, oder Sie erwerben ein neues Gerät.

7. Ersetzt QuickAlert das Warndreieck in Deutschland?

Nein. In Deutschland bleibt das Warndreieck Pflicht (Stand 2026). QuickAlert ist eine zusätzliche Sicherheitsmaßnahme.

8. Darf ich das Gerät "zum Spaß" einschalten?

Nein. Unsachgemäße Nutzung (z. B. als Partylicht) kann in Spanien mit Bußgeldern bestraft werden. Verwenden Sie es nur bei echten Pannen/Unfällen.

Kontakt und Support

Importeur/Hersteller:

QuickAlert Safety Solutions

[Ihre Firmenadresse hier einfügen]

E-Mail: support@quickalert.de

Web: www.quickalert.de

Offizielle DGT V16 Informationen:

www.dgt.es/v16

Notfallnummern:

- Deutschland: **112** (Feuerwehr/Rettung/Polizei)
- Spanien: **062** (Guardia Civil Verkehr) oder **112** (Allgemeiner Notruf)

Fahren Sie sicher. QuickAlert – Ihre Sicherheit im Notfall.