

 TFT01-2.2
2,2" TFT дисплей
(220 * 176)
для Arduino

<http://www.masterkit.ru>

Поставщик: ООО «ДКО ЭЛЕКТРОНИК»
 Адрес: 115114, г. Москва, ул. Дербеневская, д.1, а/я 12
 Тел. +7 (495) 234-77-66. E-mail: infomk@masterkit.ru

2.2-дюймовый TFT монитор может использоваться в любых встраиваемых системах, в которых требуется высококачественное цветное изображение. Модулем можно легко управлять такими микроконтроллерами как 8051, PIC, AVR, ARDUINO, и ARM. На модуле установлен слот для SD-карты.

Идеи для применения:

Индикация и управление в умном доме
 Игровые консоли
 Видеотерминалы
 GPS навигация
 Фото рамки
 Видеофоны
 Мультимедиа

Технические характеристики:

Диагональ	2.2"
Разрешение	220 x 176
Габаритные размеры LCD, мм	540 x 560 x 5
Углы обзора верх/низ/лево/право	45/65/65/65
Количество цветов	260K
Контрастность	400:1

Совместимость с контроллерами Arduino:

Так как монитор работает с уровнями сигналов 3,3 В несовместимыми с Arduino, необходимо использовать преобразователь уровней.

Для подключения модуля к **Arduino Uno (подобным)** используйте расширение преобразователь уровней - SHD09

Для подключения модуля к **Arduino Mega2560 (подобным)** используйте мега-расширение преобразователь уровней - SHD10 (Рекомендуем).

Жидкокристаллический модуль поддерживает UTFT библиотеку Хеннинга Карлзена, которую можно скачать здесь: <http://electronics.henningkarlsen.com/>

Вся основная информация размещена на нашем сайте. Вы можете скачать библиотеки для Arduino, найти множество примеров для применения, посмотреть схемы. А в ветке форума, посвященной данному устройству, обсудить его возможности.



Рис.1 Общий вид




Рис.2 Установочные размеры

Возникающие проблемы можно обсудить на конференции нашего сайта: <http://www.masterkit.ru>
 Вопросы можно задать по e-mail: infomk@masterkit.ru

