Продолжение табл. 2

Номер	Состояние и условие перехода	Микрооперации
13	$abc(d\bar{e}f)\cdot\tau_2\cdot(\text{АО}\cdot\text{АЧ}_m\vee\overline{\text{АЧ}_m})\vee\text{Ппр}\,\overline{\text{II}}_2\cdot\text{АО}\cdot\tau_2)$	$\text{РР}\rightarrow\text{РО1}$; $(\text{РЧ}\rightarrow\text{РО2})\cdot\text{АО}\cdot\text{АЧ}_m$; Зап. ГИР $\bar{\text{I}}$; $1\rightarrow T_{\Sigma 1}$; $1\rightarrow T_{\Sigma 2}$; $(0\rightarrow T_{\Sigma 0})\cdot\text{АЧ}_m$; Сброс → АО
14	$def(abc\cdot\tau_1)$	$(0\rightarrow T_{\Sigma 1})\cdot\overline{\text{П}_{\text{ВЧК}}}$; $(\text{Сх}\cdot\text{Ср}\rightarrow T_{\text{ч}m})\cdot\text{АЧ}_m$
15	$\bar{a}\bar{b}\bar{c}(def\cdot\tau_2\vee\bar{d}\bar{e}\bar{f}\cdot\tau_2)$	$(\text{БП}\vee\text{УП}_\omega\cdot\omega\vee\text{УП}_\varphi\cdot\varphi)(\text{Ч}_m\rightarrow\text{Зу};\ \text{ТКО}_n)$; ВЧК
16	$\bar{d}\bar{e}\bar{f}\cdot\tau_1[\bar{a}\bar{b}\bar{c}\cdot\tau_1\vee\bar{a}\bar{b}\bar{c}\cdot\tau_1(\text{БП}\vee\text{УП}_\omega\cdot\omega\vee\text{УП}_\varphi\cdot\varphi)]$	—

Таблица 3

Функции возбуждения триггеров автомата подготовки

Установка триггера	Функция возбуждения	Адрес выходного сигнала	Номер элемента
1 ⇒ Ta	$de\bar{f} \vee e\bar{f} \cdot \text{АО} \cdot \tau_2 \vee \text{Пр}\overline{\text{II}}_2 \cdot \text{АО} \cdot \tau_2$	415.105.055 л.1	У4/6
0 ⇒ Ta	$def \cdot \tau_2 \vee \bar{d}\bar{e}\bar{f} \cdot \tau_2 (\text{БП} \vee \text{УП}_\varphi \cdot \varphi \vee \text{УП}_\omega \cdot \omega) \vee \text{Нач. Уст}$	–"–	У4/8
1 ⇒ Tв	$\bar{d}\bar{e}f \cdot \tau_2 \vee d\bar{e}f \cdot \text{АО} \cdot \overline{\text{АЧт}} \cdot \tau_2 \vee d\bar{e}f \cdot \text{АО} \cdot \text{АЧт} \cdot \tau_2 \vee \text{Пр}\overline{\text{II}}_2 \cdot \text{АО} \cdot \tau_2$	–"–	У11/6
0 ⇒ Tв	$de\bar{f} \cdot \tau_2 \vee def \cdot \tau_2 \vee \text{Нач. Уст.}$	–"–	У11/8
1 ⇒ Tc	$\bar{d}\bar{e}f \cdot \tau_2 \vee d\bar{e}\bar{f} \cdot \tau_2 \vee \text{ТКО}_\text{п} \cdot \text{АО} \cdot \overline{\text{Пр}} \cdot \tau_2 \cdot \overline{\text{ВЧК}} \vee \text{Пр}\overline{\text{II}}_2 \cdot \text{АО} \cdot \tau_2$	–"–	У17/6
0 ⇒ Tc	$\bar{d}ef \cdot \tau_2 \vee def \cdot \tau_2 \vee de\bar{f} \cdot \tau_2 \vee \text{Нач. уст}$	–"–	У17/8
1 ⇒ Td	$ab\bar{c} \cdot \tau_1 \vee \bar{a}bc \cdot \overline{\text{АЧ}} \cdot \tau_1 \vee abc \cdot \tau_1$	–"–	У29/6
0 ⇒ Td	$\bar{a}\bar{b}\bar{c} \cdot \tau_1 \vee a\bar{b}\bar{c} \cdot \tau_1 (\text{БП} \vee \text{УП}_\omega \cdot \omega \vee \text{УП}_\varphi \cdot \varphi) \vee \text{Нач. Уст}$	–"–	У29/8
1 ⇒ Te	$abc \cdot \tau_1 \vee \bar{a}bc \cdot \tau_1$	–"–	У31/6
0 ⇒ Te	$\bar{a}\bar{b}\bar{c} \cdot \tau_1 \vee a\bar{b}\bar{c} \cdot \tau_1 \vee \text{Нач. уст}$	–"–	У31/8
1 ⇒ Tf	$abc \cdot \tau_1 \vee a\bar{b}c \cdot \tau_1 \vee \bar{a}\bar{b}c \cdot \tau_1 \vee \text{Исполн (ВЧК КПА)}$	–"–	У35/6
0 ⇒ Tf	$\bar{a}b\bar{c} \cdot \tau_1 \vee \bar{a}bc \cdot \overline{\text{АЧ}} \cdot \tau_1 \vee \text{Е2} \vee \text{Нач. Уст}$	–"–	У35/8

Таблица 4

Перечень микрокоманд центрального автомата подготовки

Команда	Микрокоманда	Микрооперация
С1, В1, П3	Е1	$[1 \to T_{\Sigma 2}] \cdot П_{В1}$; $[1 \to T_{\overline{\Sigma 1}}] \cdot П_{П3} \cdot А11$; $[0 \to T_{\Sigma 2}] \cdot П_{П3}$; $[1 \to T_{\Sigma 0}] \cdot (П_{В1} \vee П_{П3} \cdot А11)$
	Е2	РНК → РА ; Чт → ЗУ
	Е3	ЛО → РР ; Зн 1 Сн → T_{ω} ; Зн 1,2 Сн → T_{φ}
С2, В2	Е1	РМР → РО1 ; $[1 \to T_{\overline{\Sigma 2}}, 1 \to T_{\Sigma 0}] \cdot П_{В2 I}$
	Е2	+1 → ~~Вх~~ РА ; Чт → ЗУ ; 1 → Тож, Перестр. ЭКИ II при В2 на С2
	Е3	Сн → РМР
	Е4	$П1Р_{\Sigma} \to T_{\Sigma 0}$; Зап ГИР II по АО · Тож
	Е5	РЧ → РО2 ; РР → РО1, 0 → Знр РМР ; сброс → АО
	Е6	Сх ср → $T_{чп}$
	Е7	ЛО → РР ; РНК → РА ; Чт → ЗУ ; ИКОп ; Зн 1 Сн → T_{ω} ; Зн 1,2 → T_{φ}
П2	Е1	I_1 { $0 \to T_{\Sigma 1}, T_{\overline{\Sigma 1}}$
	Е2	Чт → ЗУ ; +1 → РА ; 1 → Тож
	Е3	См → РМР ; Запуск ГИР II по АО · Тож }
	Е5	II_1 { РЧ → РО2 ; Сброс → АО
	Е6	Перестройка РКОП на П1
	Е7	Зап. ГИР I ; Сх.Ср → $T_{чп}$ }

136

Продолжени табл. 4

Команда	Микро-команда	Микрооперация
ПСИ, П1	Е1	$0 \to T_{\Sigma}$; $T_{\overline{\Sigma 1}}$
	Е2	РНК → РА; Чт → ЗУ
	Е3	[Сч → РИ]·$П_{пси}$; [ЛО → РР; ЗН1Сч → T_{ω}] $П1_{I}$
	Е4	ИКОп; (0 → РМР)·$П_{п1}$·$\overline{П_{п2П}}$
V, Λ, ⊕	Е1	[1 → $T_{\vee}$]·$П_{\vee}$; [1 → $T_{\wedge}$]·$П_{\wedge}$; [1 → $T_{\oplus}$]·$П_{\oplus}$; 1 → $T_{\wedge 1}$; 1 → $T_{\wedge 2}$
	Е2	РНК → РА; Чт → ЗУ
	Е3	ЛО → РР
	Е4	ИКОп; А11 → 0; Сч → T_{ω}
БП, $УП_{ф1}$;	Е1	[РО2 → РНС]·$П_{ун}$
$УП_{з}$; ПАИ;	Е2	РНК → РА; Чт → ЗУ
УН	Е4	ИКОп
ОПХК	Е1	РНК → РВ1; 0 → $T_{\Sigma 2}$; 1 → $T_{\Sigma 0}$
	Е3	[Сч → РНК]·А8
	Е4	[РНК → РА; Чт → ЗУ; ИКОп]·$\overline{А7}$; (А7 → $T_{ост1}$; А19 → $T_{ост2}$)

Продолжение табл. 4

Команда	Микрокоманда	Микрооперация
УСП	Е1	I_1 { $0 \to T_{\Sigma 1}$
	Е2	+1 → РА; Чт → ЗУ; 1 → Тож; Перестройка РКОП II
	Е3	СН → РНК; Зап ГИР II по АО · Тож
	Е5	$\underline{II}_1$ { РЧ → РО2; Сброс → АО
	Е6	РО2 → сеп1
	Е7	РНК → РА; Чт → ЗУ; ЦКОп
31, ЗРЦ	Е1	I_1 { РР → РО1
	Е2	Зп → ЗУ; 1 → Тож; (РР → РО1) · Пз1; (РЦ → РО1) · ПзРЦ, Запуск ГИР II по А6 · Тож
	Е5	$\underline{II}_1$ РНК → РА; Чт → ЗУ; ЦКОп
32	Е1	I_I { РНР → РО1
	Е2	Зп → ЗУ; 1 → Тож; Зап ГИР II по А6 · Тож
	Е5	+1 → РА
	Е6	Перестройка РКОП I на 31
	Е7	Зап ГИР I

Продолжение табл. 4

Команда	Микро-команда	Микрооперация
ЗАК, СЗ, ПСП	Е1	(0→$T_{\Sigma 1}$)·$П_{\text{псп}}$; (0→$T_{\Sigma 2}$; РНК→РО1; РР→РО2; 1→$T_{\text{л2}}$)·$П_{\text{зяк}}$; (1→$T_{\Sigma 0}$)($П_{\text{псп}}$ ∨ $П_{\text{зяк}}$)
	Е2	Перестройка РКОП II при ПСП, СЗ на ЗЯК
	Е3	(ЛО→РР)·($П_{\text{сз}}$ ∨ $П_{\text{зяк}}$); (Сн—РНР)·$П_{\text{псп}}$; ($П_{16}$→T_{ω})·$П_{\text{псп}}$; (Зн 1,2Сн → T_{φ})·$П_{\text{сз}}$; (Зн / Сн → T_{φ})·$П_{\text{сз}}$
	Е4	(РР→РО1)·$П_{\text{сз}}$; (РНР→РО1)·$П_{\text{псп}}$; (РР→РО1)·$П_{\text{зяк}}$; Зп→ЗУ; 1→$T_{\text{ож}}$) (1→T_{v})·($П_{\text{зяк}}$ ∨ $П_{\text{сз}}$); Зап. ГНР II по АО·$T_{\text{ож}}$·τ_2
	Е5	(ЛО→РР)·$T_{\text{л2}}$; РНК→РА; Чт→ЗУ; ИКОп
Обмен ССП при выходе на прерывание		[$T_{\text{ост.1}}$ ∨ $T_{\text{коп}}$)·$П_{\text{пр}}$·АО·τ_2 ∨ $П_{\text{вкл}}$·τ_2]·[0→РА, $N_{\text{нк}}$→РКОП; 1→$T_{\text{пр3}}$] Зап. ГНР II по $T_{\text{пр}}$·τ_2
	Е5	$А_{\text{пр}}$→РА; 0→ТКОп; 0→РО1;
	Е6	РЗПр→РКПр; РНК→РО1
	Е7	Зп→ЗУ; 1→$T_{\text{ож}}$; РКПр→РЗПр; Зап ГНР I по Аб·$T_{\text{ож}}$·τ_2
	Е1	ССП→РО1; +1→РА
	Е3	Запуск ГНР II
	Е4	0→$T_{\Sigma 1}$
	Е5	Зп→ЗУ

Продолжение табл. 4

Команда	Микрокоманда	Микрооперация
	Е8	Перестройка РКОП $\underline{\text{I}}$ на УСП
	Е7	$[\text{Чт} \to \text{ЗУ};\ 1 \to \text{Ор РА};\ \text{Апр} \to \text{РА}] \cdot \text{Ппр}\underline{\text{II}}_2 \cdot \text{А}6 \cdot \tau_1$; Зап. АП по $\text{А}0 \cdot \tau_2 \vee \text{Ппр}\,\underline{\text{II}}_2$
Сдвиг	Е1	$[1 \to \text{Т}_{\text{сдв}}] \cdot \text{А}10;\ 1 \to \text{Т}_{\text{л}1};\ [1 \to \text{Т}_{\text{ож}}] \cdot \text{А}9;\ [1 \to \text{Т}_{\text{ц}}] \cdot \overline{\text{А}9}$
	Е2	$+1 \to \text{СчЦ};\ [1 \to \text{Т}_v]^* \cdot \text{А}19;\ 1 \to \text{Т}_v$; Переход к 14 при А9
	Е3	$\text{РНР} \to \text{РНР}^*;\ \text{РР} \to \text{РО}1;\ [0 \to \text{Т}_{\text{ц}}] \cdot \text{А}9;\ [1 \to \text{Т}_{\varphi}] \cdot \text{А}15 \cdot \overline{\text{А}17} \cdot \overline{\text{А}19}$
	Е4	$[\overleftarrow{\text{ЛО}} \to \text{РР}] \cdot \overline{\text{А}17};\ [\overrightarrow{\text{ЛО}} \to \text{РР}] \cdot \text{А}17;\ [\overline{\text{РНР}}^* \to \text{РМР}] \cdot \text{А}17 \cdot \text{А}20;\ [+1 \to \text{СчЦ}] \cdot \text{Т}_{\text{ц}};$ $[\overleftarrow{\text{РМР}}^* \to \text{РМР}] \cdot \overline{\text{А}17} \cdot \text{А}20;\ [1 \to \text{Т}_{\text{ож}}] \cdot \text{А}9$; Зап ГИР$\underline{\text{II}}$ по $\text{Т}_{\text{ож}} \cdot \tau_2 \cdot \text{П}_{\text{сдв}}\,\text{I}_1$
	Е5	$[\text{Зн}\,1\text{Сн} \to \text{Т}_{\omega}] \cdot \overline{\text{А}19};\ [\text{Зн}\,0\text{Сн} \to \text{Т}_{\omega}] \cdot \text{А}19$
	Е7	$\text{РНК} \to \text{РА};\ \text{Чт} \to \text{ЗУ};$ ИКОп
Деление	Е1	I_1: $0 \to \text{СчЦ};\ [1 \to \text{Т}_{\Sigma 2};\ 1 \to \text{Т}_{\Sigma 0}] \cdot \overline{\text{А}11}$; Зн.Ч – Зн РНР;
	Е3	$[1 \to \text{Т}_{\varphi}] \cdot \text{А}14;\ 1 \to \text{Т}_{\text{л}1};\ [\overleftarrow{\text{ЛО}} \to \text{РР}] \cdot \overline{\text{А}14};\ 1 \to \text{Т}_v;$ Зап ГИР$\underline{\text{II}}$; $+1 \to \text{СчЦ}$; ИКОп · А14
	Е5	$\underline{\text{II}}_1$: $+1 \to \text{СчЦ};\ \text{РР} \to \text{РО}1;\ \text{РНР} \to \text{РНР}^*$
	Е6	Перестройка РКОП$\underline{\text{I}}$ на $\text{Д}\underline{\text{I}}_2$
	Е7	$\overleftarrow{\text{РНР}}^* \to \text{РНР};\ (\text{Зн РНР} \cdot \overline{\text{А}14}) \cdot \text{П}_{\text{Д}\text{I}_2};\ [S \to \text{ЛО}] \cdot \text{А}14;$ $[1 \to \text{Т}_v] \cdot \overline{\text{А}14};\ \text{ЛО} \to \text{РР}$; Зап. ГИР$\underline{\text{I}}$

Продолжение табл. 4

Команда	Микро-команда	Микрооперация
	E1	I_2 +1 → СчЦ; РР → РО1; РНР → РНР*
	E2	Перестройка РКОП I по $\overline{A10}$ на $Д\mathrm{II}_1$ и по А10 на $Д\mathrm{II}_2$
	E3	$\overleftarrow{РНР}^* \to РНР$; $(Зн.РНР\cdot\overline{A14} \vee \overline{Зн\,РНР}\cdot A14)\cdot П_{Д\mathrm{II}_2}$; $[S \to ЛО]\cdot\overline{A14}$; $(1\to T_v)\cdot\overline{A14}$; $[\overleftarrow{ЛО}\to РР]\cdot\overline{A10}$; $[ЛО \to РР]\cdot A10$; Зап. ГИР II
	E5	РНР → РО1; $1\to T_{\Sigma 2}$; РР → РО2; $0 \to T_{\Sigma 1}$; $0\to T_{\Sigma 0}$; $1 \to T_v$
	E7	ЛО → РР; Сч → РНР; РНК → РА; Чт → ЗУ, ИКОп
У1, У2	E1	II_1 $[1\to \overline{T_{\Sigma 2}}; 1 \to T_{\Sigma 0}]\cdot Зн\,РО2$; $0\to T_{\Sigma 1}$; 0 → СчЦ
	E2	[+1 → СчЦ]·$П_{У2}$; 0 → РР; Зн РО2 → $T_{сдв}$
	E3	Сч → РНР; 1 → РР; $1\to T_{п2}$; Зап. ГИР II
	E4	$[1\to T_{\Sigma 1}; 0\to T_{\Sigma 0}]\cdot T_{сдв}$; $[1\to\overline{T_{\Sigma 1}}; 1\to T_{\Sigma 0}]\cdot T_{сдв}$
	E5	РР → РО2; +1 → СчЦ; РНР → РНР*; $1\to T_{\Sigma 2}$
	E6	$[S\to ЛО]\cdot A13$; $[1\to T_v]\cdot\overline{A13}$; $1 \to T_{сдв}$
	E7	$[1 \to T_{от}]\cdot A10$; Перех к 14 по $\overline{A10}$ и к 23 по А10 $\overrightarrow{ЛО}\to РР$; $\overrightarrow{РНР}^*\to РНР$; [+1 → РА; Чт → ЗУ]·А10; Зап ГИР I по $\overline{A10}$
	E1	I_2 РР → РО2; +1 → СчЦ; РНР → РНР*
	E2	[S → ЛО]·А13; $[1\to T_v]\cdot\overline{A13}$
	E3	$[\overleftarrow{ЛО}\to РР]\cdot\overline{A10}$; $[\overleftarrow{РНР}\to РНР]\cdot\overline{A10}$

141

Продолжение табл.

		[ЛО → РР]·А10; Переход к 20 по А10 и к 14 по $\overline{\text{А10}}$; Зап ГИР II
	E5	II_2 { 0 → Вн РМР; ИКОп
	E7	РНК → РА; Чт → ЗУ; Зап ГИР I по А0·Тотк
	E1	I_3 { [1 → $T_{\Sigma 2}$; 1 → $T_{\Sigma 0}$]·Зн РО2; [0 → $T_{\Sigma 0}$]·$\overline{\text{Зн РО2}}$; 0 → $T_{\Sigma 1}$; Зн РО2 → Тсдв;
		[РЦ → РО2]·Тотк·А0; Сброс → А0;
	E2	0 → СгЦ; Перестр. РКОП II на У II
	E3	СН → РМР; Зап ГИР II
		[1 → $T_{\Sigma 1}$; 1 → $T_{\Sigma 0}$]·Тсдв; [1 → $T_{\Sigma 1}$; 0 → $T_{\Sigma 0}$]·$\overline{\text{Тсдв}}$
Н	E1	I_1 { 0 → СгЦ; 1 → $T_{л1}$; 1 → $T_{у}$
	E2	[1 → Тотк]·(А15 ∨ А5); [1 → $T_{ц}$]·$\overline{\text{А15}}$·$\overline{\text{А5}}$; (Зн, 0 СН → T_{ω})·А5
		Переход к 14 при А5 ∨ А15
	E3	РР → РО1; +1 → СгЦ; [0 → $T_{ц}$]; [Зап ГИР II]·А16;
		Переход к 11 от 12 при $T_{ц}$
	E4	$\overleftarrow{\text{ЛО}}$ → РР, Запуск ГИР II по Тотк·$П_{н1}$·T_2
	E6	II_1 { Перестр. РКОП I на $Н_{I_2}$; 0 → РО1
		Зн → ЗУ; 1 → Тотк; СгЦ → РО1
		I_2 РНК → РА, Чт → ЗУ; ИКОп

Таблица 5

Таблица перестроек РКОпI и РКОп2

Обозначение команды	Код команды								Номер регистра кода операций	Команда перестройки	Примечание
	TI	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8			
В2	0	0	I	I	0	0	0	0	РКОпI	С2 II	
С2	0	0	0	I	0	0	0	0	РКОп2		
У	0	I	0	0	0	0	0	0	РКОпI		При АIO – на УI$_{3}$, $\overline{\text{АIO}}$ – на УI$_{2}$
УII$_{I}$	0	I	0	0	0	0	0	0	РКОп2		
УI$_{2}$	0	I	0	0	0	0	0	I	РКОпI		
УII$_{2}$	0	I	0	0	0	0	0	I	РКОп2		При АIO – на УII$_{2}$ $\overline{\text{АIO}}$ – на УII$_{I}$
УI$_{3}$	0	I	0	0	0	0	I	I	РКОпI		
УII$_{I}$	0	I	0	0	0	0	0	0	РКОп2		
Д	0	I	0	I	0	0	0	0	РКОпI		
ДII$_{I}$	0	I	0	I	0	0	0	0	РКОп2		При АIO – на ДII$_{2}$ $\overline{\text{АIO}}$ – на ДII$_{I}$
ДI$_{2}$	0	I	0	0	0	I	0	0	РКОпI		
ДII$_{2}$	0	I	0	0	0	I	0	0	РКОп2		
НI$_{I}$	0	I	0	I	I	0	0	0	РКОпI		
НII	0	I	0	I	I	0	0	0	РКОп2		
НI$_{2}$	0	I	0	0	0	I	I	0	РКОпI		
П2	I	0	0	0	I	0	0	0	РКОпI		
П2II	I	0	0	0	I	0	0	0	РКОп2	ПI	
ПI	I	0	0	0	0	0	0	0	РКОпI		
ЗI	I	0	I	0	I	0	0	0	РКОпI	ЗРИ II	
ЗРИ II	I	0	I	I	I	0	0	0	РКОп2		
ЗРИ	I	0	I	I	I	0	0	0	РКОпI		
ЗРИ II	I	0	I	I	I	0	0	0	РКОп2		
З2	I	0	I	I	0	0	0	0	РКОпI		
З2 II	I	0	I	I	0	0	0	0	РКОп2	ЗI	
ЗI	I	0	I	0	I	0	0	0	РКОпI	ЗРИ II	
ЗРИ II	I	0	I	I	I	0	0	0	РКОп2		

Продолжение табл.5

Обозначение команды	Код команды								Номер регистра кода операций	Команда перестройки	Примечание
	ТI	Т2	Т3	Т4	Т5	Т6	Т7	Т8			
ЗАК	I	0	0	I	I	0	0	0	РКОпI		
ЗАК ^{II}	I	0	0	I	I	0	0	0	РКОп2		
ПСП	0	0	I	I	I	0	0	0	РКОпI	ЗАК ^{II}	
ЗАК ^{II}	I	0	0	I	I	0	0	0	РКОп2		
УСП	I	0	0	I	0	0	0	0	РКОпI		
УСП ^{II}	I	0	0	I	0	0	0	0	РКОп2		
Пр$^{II}_{I}$	I	0	I	0	0	I	0	0	РКОп2		
Пр	I	0	I	0	0	I	0	0	РКОпI		
Пр$^{II}_{2}$	I	0	I	0	0	I	0	I	РКОп2	УСП	
УСП	I	0	0	I	0	0	0	0	РКОпI		
УСП ^{II}	I	0	0	I	0	0	0	0	РКОп2		

Таблица 6

Перечень кодов команд с ДШ с входными сигналами

Обозначение команды	Регистр кода операций первый (РКОпI)								Адрес выходного сигнала	
	TI	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	Обозначение документа	Номер элемента
ОПХК	0	0	0	0	0				ИI5.I05.057 ЭЗ л.I	У30/6
$\overline{\text{СI}}$	0	0	0	0	I				То же	У30/II
$\overline{\text{С2}}$	0	0	0	I	0				"	У3I/3
С3	0	0	0	I	I				"	У3I/8
П3	0	0	I	0	0				"	У32/6
$\overline{\text{ВI}}$	0	0	I	0	I				"	У33/6
$\overline{\text{В2}}$	0	0	I	I	0				"	У33/8
ПСП	0	0	I	I	I				"	У33/II
У2	0	I	0	0	I				"	У35/3
Д	0	I	0	I	0				"	У36/8
Н	0	I	0	I	I				"	У37/3
Сдв	0	I	I	0	0				"	У34/3
∧	0	I	I	0	I				"	У38/3
∨	0	I	I	I	0				"	У38/6
⊕	0	I	I	I	I				"	У8/8
ПI	I	0	0	0	0				"	У40/6
$\overline{\text{П2}}$	I	0	0	0	I				"	У39/II

145

Продолжение табл.6

Обозначение команды	Регистр кода операций первый (РКОпI)								Адрес выходного сигнала	
	TI	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	Обозначение документа	Номер элемента
$\overline{\text{УСП}}$	I	0	0	I	0				ИП5.I05.057 ЭЗ л.I	У39/3
ЗАК	I	0	0	I	I				То же	У39/6
ЗI	I	0	I	0	I				"	УI9/6
$\overline{\text{З2}}$	I	0	I	I	0				"	У20/II
ЗРИ	I	0	I	I	I				"	УI9/3
ПАИ	I	I	0	0	0				"	У2I/8
ПСИ	I	I	0	0	I				"	У22/3
УМс	I	I	0	I	I				"	У22/8
$\overline{\text{БП}}$	I	I	I	0	0				"	У20/8
Пр.	I	0	I	0	0	I	0	0	"	У25/8
УП	I	I	I	0	I				"	У23/6
УП	I	I	I	I	0				"	У23/II
$\overline{\text{ВЧК}}$	I	I	I	I	I				"	У20/3
$\overline{\text{У}}$	0	I	0	0	0	0	0	0	"	У26/8
УI$_2$	0	I	0	0	0	0	0	I	"	У24/6
УI$_3$	0	I	0	0	0	0	I	I	"	У24/8
НI$_2$	0	I	0	0	0	I	I	0	"	У25/II
ДI$_2$	0	I	0	0	0	I	0	0	"	У25/3

146

144

Таблица 7

Перечень кодов команд с ДШ2 с выходными сигналами

Обозначение команды	Регистр кода операций второй (РКОп2)								Адрес выходного сигнала	
	TI	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	Обозначение документа	Номер элемента
УП$_I$	0	I	0	0	0	0	0	0	ИI5.I05.056 ЭЗ	У55/II
УП$_2$	0	I	0	0	0	0	0	I	То же	У37/6
ДП$_2$	0	I	0	0	0	I	0	0	"	УII/II
Пр П$_I$	I	0	I	0	0	I	0	0	"	УI3/8
Пр П$_2$	I	0	I	0	0	I	0	I	"	У32/II
ДП$_I$	0	I	0	I	0				"	У37/8
НП	0	I	0	I	I				"	У35/3
СдвП	0	I	I	0	0				"	У38/8
С2П	0	0	0	I	0				"	У39/3
П2П	I	0	0	0	I				"	У40/8
УСП $\overline{II}$	I	0	0	I	0				"	У4I/3
ЗАК $\overline{II}$	I	0	0	I	I				"	У4I/8
З2 $\overline{II}$	I	0	I	I	0				"	У43/8
$\overline{\text{ЗРИ}}$ $\overline{II}$	I	0	I	I	I				"	У43/6

Таблица 8

Сигналы узла выходных сигналов УУ

Обозначение сигнала	Функция выходного сигнала	Адрес выходного сигнала	
		Обозначение документа	Номер элемент
$\overline{№НК \Rightarrow РКОП}$	$\overline{1 \Rightarrow ТПр.3}$	Ш5.105.055ЭЗ	У36/8
$1 \Rightarrow ТПр.3$	$ППр \cdot (ПОст.1 \vee ТКОп \cdot АО) \cdot \overline{ВЕЧК} \cdot \tau_2 \vee ТЦВкл \cdot \tau_2$	То же	У22/6
$\overline{СН \Rightarrow РНК}$	$(УСП \vee ОПХК \cdot А8) \cdot Е3 \vee [А4т \cdot АО \cdot d\bar{e}f \cdot \tau_2 \vee \overline{А4т} \cdot d\bar{e}f \cdot \tau_2 \vee$ $\vee Р02 \Rightarrow РНК(КПА)] \cdot \overline{ВЧК} \vee a\bar{b}\bar{c} \cdot \tau_1 \cdot (БП \vee УП_{\varphi} \cdot \varphi \vee УП_{\omega} \cdot \omega)$	-"-	
$0 \Rightarrow РЯ$	$Пр\overline{II}_1 \cdot Е5 \vee \bar{a}bc \cdot \tau_1 \vee de\bar{f} \cdot \tau_2$	-"-	У9/3
$1 \Rightarrow T_{\Sigma 1}$	$(У\overline{I}_3 \vee У2 \vee У) \cdot \overline{Т_{сдв}} \cdot Е4 \vee d\bar{e}f \cdot \tau_2 \vee abc \cdot \tau_1 \vee \overline{А1} \cdot \overline{А4} \cdot \bar{a}bc \cdot \tau_1$	-"-	У18/12
$СН \Rightarrow РЯ^*$	$a\bar{b}\bar{c} \cdot \tau_1 \vee \bar{a}b\bar{c} \cdot \tau_1$	-"-	У33/6
$СН \Rightarrow РЦ$	$ПСЦ \cdot Е3 \vee a\bar{b}\bar{c} \cdot \tau_1 \cdot ПАЦ$	-"-	У36/6
$П?рСн \Rightarrow T_{\omega}$	$a\bar{b}\bar{c} \cdot \tau_1 \cdot ПАЦ$	-"-	У27/6
$РЦ \Rightarrow Р01^*$	$ЗРЦ \cdot Е2 \vee \bar{a}bc \cdot \tau_1 \cdot А2$	-"-	У27/3
$\overline{0 \Rightarrow Р02}$	$АО \cdot \tau_2 \vee Нач.\ Уст$	-"-	У14/8
$Р02 \Rightarrow РКОп^*$	$\bar{d}\bar{e}f \cdot \tau_2$	-"-	У91/6
$\overline{0 \Rightarrow Р02\ ?р}$	$\bar{a}bc \cdot \tau_1 \cdot А3$	-"-	У14/6
$\overline{0 \Rightarrow Р02(0-6)р}$	$\bar{a}bc \cdot \tau_1$	-"-	У2/3
$0 \Rightarrow ТКОп$	$Пр\overline{II}_1 \cdot Е5 \vee Сброс$	-"-	У32/6
$\overline{Сдв\overline{II} \cdot А19 \cdot Е6}$	$Сдв\overline{II} \cdot А19 \cdot Е6$	Ш5.105.056ЭЗ	У22/6
на фдфн $\overline{1 \Rightarrow T_v}$	$Д\overline{II}_2 \cdot Е5 \vee У\overline{II}_1 \cdot \overline{РНР15р} \cdot Е6 \vee Д\overline{II}_1 \cdot Е7 \cdot \overline{А14}$	-"-	У27/8
$Рг.ОЗУ \Rightarrow Р02^*$	$\underbrace{(ТПр \cdot \tau_1 \vee Т3ап.ГИР\overline{I} \cdot \tau_1 \vee \bar{a}\bar{b}c \cdot \tau_1 \vee abc \cdot А4т \cdot \tau_1 \vee ab\bar{c} \cdot \tau_1)}_{А} \cdot ПрОЗУ$	-"-	У1/3
		-"-	У5/6