Toelichting dataset kleinverbruiksgegevens

Open Data Enexis Netbeheer B.V.

Datum: 10 september 2026

In het kort

Dit bestand bevat geaggregeerde standaardjaarafname en standaardjaarinvoeding van alle kleinverbruikaansluitingen (KV) in het verzorgingsgebied van de netbeheerder. Om de privacy te waarborgen, worden de gegevens geaggregeerd. Per regel worden minimaal tien aansluitingen samengevoegd. Daarbij kan het samenvoegen van postcodes voorkomen.

Geldigheid

Elk jaar worden de gegevens opnieuw vervaardigd. De bestandsnaam van het gecomprimeerde bestand geeft aan in welk jaar de gegevens zijn vervaardigd. De peildatum is altijd 1 januari van het betreffende jaar.

De standaardjaarafname (SJA) en standaardjaarinvoeding (SJI) in het bestand is gebaseerd op de het voorafgaande jaar.

Bestandsnaam

De bestanden kennen de volgende naamgeving:

`Enexis_kleinverbruiksgegevens_01012026`

Bestandsformaat

De gegevens worden gepubliceerd in CSV-formaat. Dit is een eenvoudig formaat voor tabelbestanden en bestaat alleen uit tekstgegevens, zodat het gemakkelijk kan worden verwerkt. CSV-bestanden kunnen onder andere met een spreadsheetprogramma worden geïmporteerd en bekeken.

Eigenschap	Beschrijving
Scheidingsteken	Kolomwaarden worden gescheiden door tabs.
Tekstvelden	Alle tekstvelden worden omsloten door aanhalingstekens (").
Decimaalteken	Het decimaalteken is een komma. Er worden geen scheidingstekens voor duizendtallen gebruikt.
Getallen	Alle numerieke waarden en percentages zijn rekenkundig afgerond op 2 decimalen.
Tekenset	Unicode/UTF-8 (BOM).

Bestandsindeling

Het bestand bevat per regel de volgende elementen. De C-AR-code verwijst naar de eenduidige rubricering van gegevens binnen het Centraal Aansluitingenregister.

Kolom	C-AR	Waarde	Omschrijving
`Peildatum`	`-`	Getal	Peildatum in `JJJJMMDD`-formaat, bijvoorbeeld `20200101`
`NETBEHEERDER`	`A.02`	Tekst	De EAN-code van de regionale netbeheerder. Voor kleinverbruikaansluitingen is de netbeheerder tevens de meetverantwoordelijke.
`NETGEBIED`	`A.06`	Tekst	Aanduiding van het gesloten inkoopgebied waar een aansluiting onder valt.
`STRAATNAAM`	`A.10`	Tekst	De straatnaam. Als `POSTCODE_VAN` en `POSTCODE_TOT` verschillen, betreft dit de straatnaam die bij `POSTCODE_VAN` hoort.
`POSTCODE_VAN`	`A.07`	Tekst	Postcode in het formaat 4 cijfers en 2 letters, zonder spatie.
`POSTCODE_TOT`	`A.07`	Tekst	Als binnen het gebied van `POSTCODE_VAN` meer dan 9 aansluitingen aanwezig zijn, is deze kolom gelijk aan `POSTCODE_VAN`. Bij minder dan 10 aansluitingen worden meerdere postcodes samengevoegd om de anonimiteit van de data te waarborgen. In dat geval bevat deze kolom de bovengrens van de postcodereeks. De postcode heeft het formaat 4 cijfers en 2 letters, zonder spatie.
`WOONPLAATS`	`A.11`	Tekst	De plaatsnaam. Als `POSTCODE_VAN` en `POSTCODE_TOT` verschillen, betreft dit de plaatsnaam die bij `POSTCODE_VAN` hoort.
`LANDCODE`	`A.60`	`NL`	De landcode van Nederland conform ISO-code 3166 alpha-2.
`PRODUCTSOORT`	`A.17`	`ELK` of `GAS`	De energiesoort. `ELK` staat voor elektriciteit en `GAS` voor gas.

Kolom	C-AR	Waarde	Omschrijving
VERBRUIKSSEGMENT	A.18	KVB	Verbruikssegment kleinverbruik. De aansluitwaarde van een elektriciteitsaansluiting is niet groter dan 3 x 80 ampère en die van een gasaansluiting niet groter dan G25.
AANSLUITINGEN_AANTAL	-	Getal	Het aantal aansluitingen in het betreffende postcodegebied voor de betreffende energiesoort.
LEVERINGSRICHTING_PERC	A.19	Percentage	Percentage van de aansluitingen dat netto elektriciteits- of gasverbruik heeft. Dit percentage wordt lager naarmate er meer teruglevering plaatsvindt, bijvoorbeeld door zonnepanelen.
FYSIEKE_STATUS_PERC	A.21	Percentage	Percentage van de aansluitingen dat in bedrijf is (C-AR-code IBD). De overige aansluitingen zijn in aanleg, uit bedrijf of gesloopt (respectievelijk C-AR-codes IAL, UBD en SLP).

Noot: Binnen het C-AR wordt gebruikgemaakt van een eenduidige rubricering van gegevens. Deze kolom verwijst naar de betreffende rubriek in het C-AR.

Toelichting C-AR

In het Centraal Aansluitingenregister (C-AR) worden de gegevens van alle aansluitingen voor elektriciteit en gas in Nederland opgeslagen. Het C-AR wordt beheerd door Energie Data Services Nederland (EDSN). Een efficiente uitwisseling van data zorgt ervoor dat de energiemarkt effectief en snel opereert. Dankzij het C-AR-systeem kan EDSN de processen transparant en effectief faciliteren. Sinds april 2013 maken alle netbeheerders gebruik van dit systeem.

Aanvullende velden

Kolom	C-AR	Waarde	Omschrijving
SOORT_AANSLUITING_PERC	A.29	Percentage	Bij gas en elektriciteit wordt de zwaarte van de aansluiting aangeduid met aansluitcapaciteit, ook wel aansluitwaarde genoemd. De aansluitwaarde geeft aan hoeveel ampère elektriciteit of m^3/uur gas door de aansluiting kan. Dit veld bevat het

Kolom	C-AR	Waarde	Omschrijving
			percentage van de meest voorkomende aansluitwaarde.
SOORT_AANSLUITING	A.29	Tekst	Naam van de meest voorkomende soort aansluiting waarop het percentage in de voorgaande kolom betrekking heeft.
SJA_GEMIDDELD	A.33	Getal	De gemiddelde standaardjaarafname (SJA): voor elektriciteit in kWh (kilowattuur) en voor gas in m^3 (kubieke meters). De SJA is de verwachte jaarafname van een afnemer op een netaansluiting bij gestandaardiseerde condities en op basis van een genormaliseerd jaar. Wanneer een aansluiting uit bedrijf is, blijft de laatst bekende SJA staan totdat de aansluiting weer in bedrijf wordt genomen.
SJA_LAAG_TARIEF_PERC	A.34	Percentage	Percentage van de aansluitingen met een dubbel tarief voor afname.
SJI_GEMIDDELD	A.66	Getal	De gemiddelde standaardjaarinvoeding (SJI): voor elektriciteit in kWh (kilowattuur). De SJI is de verwachte jaarinvoeding van een opwekker op een netaansluiting bij gestandaardiseerde condities en op basis van een genormaliseerd jaar. Wanneer een aansluiting uit bedrijf is, blijft de laatst bekende SJI staan totdat de aansluiting weer in bedrijf wordt genomen.
SJI_LAAG_TARIEF_PERC	A.67	Percentage	Percentage van de aansluitingen met een dubbel tarief voor invoeding.
SLIMME_METER_PERC	M.102	Percentage	Percentage slimme meters. Het betreft alle generaties slimme meters.

Waarden voor `SOORT_AANSLUITING`

De naam van de meest voorkomende soort aansluiting heeft betrekking op het percentage in `SOORT_AANSLUITING_PERC`.

Opties voor elektriciteit (`#zekeringen x # ampère`):

- `1x25`
- `1x35`
- `1x50`
- `3x25`
- `3x35`
- `3x50`
- `3x63`
- `3x80`

Opties voor gas:

- `G4`
- `G6`
- `G10`
- `G16`
- `G25`

De SJA kan op de volgende manieren tot stand komen:

- Voor aansluitingen met een dubbel tarief, waarbij zowel normaal- als laagtarief is geactiveerd, worden beide SJA's voorafgaand aan de bepaling bij elkaar opgeteld.
- Als een aansluiting een traditionele draaistroommeter heeft waarbij de opgeleverde energie de gemeten afname vermindert (de meter draait terug), is de SJA gesaldeerd.
- In alle andere gevallen is de SJA uitsluitend gebaseerd op de afname.