

Cuidem-nos en xarxa

Lucha contra la soledad en personas mayores

MANUAL DE USUARIO

Guía para el rol de Supervisor

Plataforma de gestión y seguimiento de llamadas de teleasistencia

Índice

Índice	2
1. Introducción	4
1.1. ¿Qué puede hacer un supervisor?	4
2. Acceso a la aplicación	4
2.1. Idioma de la aplicación	4
2.2. Iniciar sesión	4
Mensajes de error al iniciar sesión	5
2.3. Cerrar sesión	5
3. Conociendo la interfaz	5
3.1. El menú de navegación	5
3.2. La barra superior	6
3.3. Avisos emergentes de notificaciones	6
4. Panel de inicio	6
4.1. Tarjetas de estadísticas	6
4.2. Llamadas de hoy	6
4.3. Calendario mensual	6
5. Gestión de llamadas	7
5.1. Buscar y filtrar llamadas	7
5.2. Ordenar las llamadas	7
5.3. Crear una llamada nueva	7
5.4. Ver el detalle de una llamada	8
5.5. Editar o eliminar una llamada	8
6. Gestión de usuarios atendidos	8
6.1. Buscar, filtrar y ordenar usuarios	8
6.2. Crear un usuario nuevo	8
6.3. Consultar y editar la ficha de un usuario	9
7. Contactos de emergencia	9
7.1. Tipos de contacto	9
7.2. Buscar, filtrar y ordenar	9
7.3. Crear y editar contactos	9
7.4. Eliminar contactos	9
8. Gestión de teleoperadores	10
8.1. Buscar, filtrar y ordenar trabajadores	10
8.2. Crear un trabajador	10

8.3. Consultar, editar y dar de baja	10
9. Gestión de grupos.....	11
9.1. Buscar, filtrar y ordenar grupos	11
9.2. Crear y editar un grupo	11
9.3. Activar y desactivar grupos	11
9.4. Eliminar un grupo	11
10. Notificaciones.....	11
10.1. Tipos y estados	11
10.2. Filtrar notificaciones	11
10.3. Acciones sobre cada notificación	12
11. Preferencias.....	12
11.1. Idioma.....	12
11.2. Tema claro u oscuro.....	12
12. Recomendaciones de uso	12

1. Introducción

Cuidem-nos en xarxa es una plataforma pensada para coordinar el servicio de teleasistencia dirigido a personas mayores o en situación de dependencia. Su objetivo es organizar las llamadas de seguimiento que los teleoperadores realizan a los usuarios y permitir al supervisor controlar toda la actividad desde un único panel.

Este manual está dirigido específicamente al rol de Supervisor. El supervisor es el perfil con más permisos del sistema: puede gestionar usuarios atendidos, trabajadores, grupos de trabajo, llamadas, contactos de emergencia y notificaciones.

1.1. ¿Qué puede hacer un supervisor?

A diferencia del teleoperador, que solo ve y gestiona las llamadas de su propio grupo, el supervisor tiene una visión global del servicio. En concreto puede:

- Consultar el panel de inicio con estadísticas del día y el calendario mensual de llamadas.
- Crear, editar y eliminar llamadas, asignándolas a cualquier grupo.
- Gestionar los usuarios (personas atendidas): alta, edición, baja y consulta de su ficha completa.
- Gestionar los trabajadores (teleoperadores y supervisores): alta, edición, activación o desactivación.
- Crear y administrar los grupos de trabajo y asignarles teleoperadores.
- Administrar los contactos de emergencia de los usuarios.
- Revisar y filtrar todas las notificaciones del sistema.
- Cambiar las preferencias de la aplicación: idioma y tema claro u oscuro.

Nota sobre los roles

Existen dos tipos de cuenta: Supervisor y Teleoperador. Este manual cubre únicamente las funciones del Supervisor. Si una opción descrita aquí no aparece en su pantalla, compruebe que ha iniciado sesión con una cuenta de supervisor.

2. Acceso a la aplicación

2.1. Idioma de la aplicación

La aplicación está disponible en tres idiomas: castellano, catalán e inglés. En la pantalla de inicio de sesión encontrará un icono de idioma en la esquina superior derecha. Al pulsarlo se abre un panel donde puede elegir el idioma; el cambio se aplica de inmediato y se recuerda para futuras sesiones.

2.2. Iniciar sesión

Para acceder a la plataforma siga estos pasos:

1. Abra la aplicación. Verá la pantalla de bienvenida con el logotipo y el formulario de acceso.

2. Introduzca su correo electrónico en el primer campo.
3. Introduzca su contraseña en el segundo campo (el texto aparece oculto por seguridad).
4. Pulse el botón Iniciar sesión.

Si las credenciales son correctas, accederá directamente al panel principal de supervisión. Si no recuerda su cuenta, debe ponerse en contacto con otro supervisor para recuperarla, tal y como indica el enlace «¿Olvidaste tu cuenta?».

Mensajes de error al iniciar sesión

Si el acceso falla, la aplicación mostrará un aviso explicando el motivo. Los casos más habituales son:

Situación	Qué significa y qué hacer
Correo o contraseña incorrectos	Revise que ha escrito bien ambos campos. El sistema no distingue si el error está en uno u otro por seguridad.
La cuenta no tiene permisos de acceso	Su cuenta existe pero está restringida. Contacte con otro supervisor.
Servidor no disponible	El servidor no responde en este momento. Espere unos minutos e inténtelo de nuevo.
No se pudo conectar con el servidor	Compruebe su conexión a internet y que el servidor esté en marcha.
El servidor tardó demasiado en responder	La conexión es lenta. Verifique su red e inténtelo otra vez.

2.3. Cerrar sesión

Para salir de su cuenta de forma segura, abra el menú lateral y pulse Cerrar sesión, situado en la parte inferior junto a su nombre. La aplicación le pedirá que confirme la acción antes de salir y le devolverá a la pantalla de inicio de sesión.

3. Conociendo la interfaz

Una vez dentro, la pantalla se organiza en tres zonas principales que permanecen visibles mientras navega entre secciones.

3.1. El menú de navegación

El menú lateral es el punto de partida para moverse por la aplicación. En pantallas grandes (ordenador) aparece fijo a la izquierda; en móvil o tablet se oculta y se abre pulsando el icono de menú (las tres líneas) de la barra superior.

Desde el menú puede acceder a todas las secciones disponibles para el supervisor:

Sección	Para qué sirve
Inicio	Panel principal con estadísticas del día y calendario mensual.

Sección	Para qué sirve
Llamadas	Listado completo de todas las llamadas del servicio.
Usuarios	Gestión de las personas atendidas.
Contactos de emergencia	Gestión de las personas de contacto de los usuarios.
Teleoperadores	Gestión de los trabajadores del sistema.
Grupos	Gestión de los grupos de trabajo.
Notificaciones	Avisos del sistema, llamadas y supervisión.
Preferencias	Idioma y tema de la aplicación.

En pantallas de ordenador puede compactar el menú para que muestre solo los iconos y ganar espacio, usando el botón de flechas situado en la cabecera del menú.

3.2. La barra superior

En la parte de arriba encontrará el título de la sección en la que se encuentra, un icono de campana con el número de notificaciones sin leer y un círculo con sus iniciales. Al pulsar la campana accederá directamente a la pantalla de notificaciones.

3.3. Avisos emergentes de notificaciones

Cuando llega una notificación nueva mientras está usando la aplicación, aparece brevemente un aviso flotante en la esquina superior derecha. Este aviso desaparece solo a los pocos segundos, pero también puede cerrarlo con la «X» o pulsar sobre él para ir directamente a la pantalla de notificaciones.

4. Panel de inicio

El panel de inicio es la primera pantalla que verá tras iniciar sesión. Ofrece una visión rápida del estado del servicio en el día actual.

4.1. Tarjetas de estadísticas

En la parte superior se muestran dos contadores destacados:

- **Llamadas programadas hoy:** número de llamadas pendientes de realizar durante el día de hoy.
- **Completadas hoy:** número de llamadas que ya se han realizado con éxito en el día.

4.2. Llamadas de hoy

Esta sección lista las llamadas previstas para el día actual. Cada llamada muestra el nombre del usuario, el grupo, la hora y su estado (pendiente, completada o no contestada). Al pulsar sobre una llamada se abre su ficha de detalle, desde donde puede editarla o eliminarla.

4.3. Calendario mensual

El calendario muestra todo el mes con puntos de color sobre los días que tienen llamadas asignadas. Cada color representa un estado:

- Verde: hay alguna llamada completada ese día.
- Naranja: hay alguna llamada pendiente.
- Rojo: hay alguna llamada cancelada o no contestada.

Sobre el calendario aparece también un resumen del mes con el total de llamadas completadas, pendientes y no contestadas. Puede cambiar de mes con las flechas de navegación. Al pulsar un día con llamadas se abre una ventana con el listado de ese día, donde puede filtrar por estado y abrir cada llamada para ver su detalle, editarla o eliminarla.

5. Gestión de llamadas

La sección Llamadas reúne todas las comunicaciones registradas en el sistema. Como supervisor, ve las llamadas de todos los grupos, no solo de uno.

5.1. Buscar y filtrar llamadas

En la parte superior dispone de varias herramientas para localizar llamadas:

- **Buscador:** escriba el nombre del usuario, del teleoperador o un número de teléfono para filtrar la lista en tiempo real.
- **Filtro por estado:** muestre todas las llamadas o solo las completadas, pendientes o no contestadas.
- **Filtro por fecha:** seleccione una fecha de inicio y una de fin para acotar el periodo. Puede borrar el filtro con «Quitar filtro».

5.2. Ordenar las llamadas

Con el icono de ordenación puede reorganizar el listado según distintos criterios: por orden predeterminado (más recientes primero), por nombre de la A a la Z o de la Z a la A, por duración de la llamada (de corta a larga o al revés) y por nivel de dependencia del usuario.

5.3. Crear una llamada nueva

Pulse el botón flotante con el símbolo «+» situado en la esquina inferior derecha. Se abrirá el formulario de creación. Rellene los datos:

5. Usuario: busque y seleccione la persona a la que va dirigida la llamada. Puede buscar por nombre, apellidos, DNI o teléfono.
6. Estado de la llamada: elija entre completada, pendiente o no contestada.
7. Fecha: seleccione el día de la llamada en el calendario.
8. Hora: indique la hora en formato de 24 horas (HH:MM).
9. Grupo: como supervisor, debe elegir a qué grupo se asigna la llamada (campo obligatorio).
10. Si la llamada está marcada como completada, aparecerán además los campos Duración (en minutos), Resumen y Observaciones.

11. Pulse Crear para guardar.

Consejo

Los campos de Duración, Resumen y Observaciones solo son necesarios cuando la llamada está marcada como completada. Si la llamada todavía está pendiente, esos campos no aparecen, porque aún no hay nada que resumir.

5.4. Ver el detalle de una llamada

Al pulsar sobre cualquier llamada del listado se abre una ventana con todos sus datos: usuario, fecha, duración, grupo, observaciones y estado. Desde esta ventana puede pulsar el icono del lápiz para editarla o el botón de eliminar para borrarla.

5.5. Editar o eliminar una llamada

Para editar, abra el detalle de la llamada y pulse el icono de edición; se abrirá el mismo formulario que en la creación, ya relleno con los datos actuales. Modifique lo necesario y pulse Guardar.

Para eliminar, pulse el botón Eliminar dentro del detalle. La aplicación le pedirá una confirmación antes de borrar definitivamente la llamada, ya que esta acción no se puede deshacer.

6. Gestión de usuarios atendidos

La sección Usuarios contiene las fichas de las personas que reciben el servicio de teleasistencia. Como supervisor puede crear, consultar, editar y eliminar estas fichas.

6.1. Buscar, filtrar y ordenar usuarios

Puede buscar a un usuario por su nombre o teléfono con el buscador. El filtro permite mostrar todos los usuarios o solo los de un nivel de dependencia concreto: sin dependencia, leve (Grado I), moderada (Grado II) o severa (Grado III). El icono de ordenación permite organizar la lista por nombre, por fecha de nacimiento o por nivel de dependencia.

6.2. Crear un usuario nuevo

Pulse el botón «+» y complete el formulario. Los campos principales son:

Campo	Descripción
DNI	Documento de identidad. Es el identificador único de la persona.
Nombre y Apellidos	Datos personales de la persona atendida.
Teléfono	Número de contacto del usuario.
Fecha de nacimiento	Se selecciona mediante el calendario.
Nivel de dependencia	Sin dependencia, leve, moderada o severa.
Información	Notas u observaciones generales (opcional).

Campo	Descripción
Datos médicos / dolencias	Información médica relevante (opcional).
Medicación	Medicación que toma el usuario (opcional).
Dirección	Domicilio de la persona (opcional).

Cuando haya rellenado los datos obligatorios, pulse Crear usuario. Al crear un usuario, el sistema genera automáticamente su registro de contacto de emergencia asociado.

6.3. Consultar y editar la ficha de un usuario

Al pulsar sobre un usuario se abre su ficha completa con todos sus datos personales, su nivel de dependencia y la lista de contactos de emergencia asignados. Si es supervisor, dispondrá del icono de edición para modificar los datos y del botón Eliminar para darlo de baja.

Importante

El DNI no puede modificarse una vez creado el usuario, ya que es su identificador principal. La eliminación de un usuario es definitiva y solicita confirmación antes de ejecutarse.

7. Contactos de emergencia

Los contactos de emergencia son las personas a las que llamar en caso de urgencia relacionada con un usuario (familiares, vecinos o personas de confianza). La sección permite gestionarlos de forma centralizada.

7.1. Tipos de contacto

- **Contacto del sistema:** está vinculado a un usuario ya registrado en la aplicación. Sus datos no se editan aquí, sino desde la ficha del usuario asociado.
- **Contacto externo:** es una persona de contacto que no está registrada como usuario del sistema. Sus datos (nombre, apellidos, teléfono) se pueden editar libremente.

7.2. Buscar, filtrar y ordenar

Puede buscar por nombre, teléfono o relación, filtrar entre todos los contactos, solo los del sistema o solo los externos, y ordenarlos por nombre o poniendo primero los del sistema o los externos.

7.3. Crear y editar contactos

Pulse el botón «+» para crear un contacto. Puede asociarlo a uno o varios usuarios del sistema seleccionándolos de la lista. Para los contactos externos deberá rellenar el nombre, los apellidos y el teléfono. Para editar un contacto, ábralo y pulse el icono de edición (disponible solo para supervisores).

7.4. Eliminar contactos

Los contactos externos pueden eliminarse desde su detalle. Si un contacto está asociado a uno o varios usuarios, la aplicación le ofrecerá desvincularlo de todos ellos antes de borrarlo. Los contactos que están referenciados desde la ficha de un usuario deben eliminarse desde el perfil del propio usuario.

8. Gestión de teleoperadores

En la sección Teleoperadores se administran todos los trabajadores del sistema, ya sean teleoperadores o supervisores. Esta sección solo está disponible para supervisores.

8.1. Buscar, filtrar y ordenar trabajadores

El buscador localiza por nombre, correo, rol o grupo. El filtro permite ver todos los trabajadores o solo supervisores, teleoperadores, activos o inactivos. La ordenación admite ordenar por nombre, por rol (supervisores primero) o por nombre de grupo.

8.2. Crear un trabajador

Pulse el botón «+» y rellene el formulario. Algunos campos dependen del rol elegido:

Campo	Descripción
Nombre y Apellidos	Datos personales del trabajador.
Correo electrónico	Se utilizará para iniciar sesión.
Teléfono	Número de contacto (opcional).
Contraseña	Debe tener al menos 6 caracteres.
Rol	Teleoperador o Supervisor.
NIA	Solo para teleoperadores: número interno de 8 dígitos.
Grupo	Solo para teleoperadores: grupo al que pertenece (obligatorio).
DNI	Solo para supervisores: 8 dígitos seguidos de una letra.

Importante

Antes de crear un teleoperador debe existir al menos un grupo, ya que todo teleoperador debe estar asignado a un grupo. Si no hay grupos disponibles, créelos primero en la sección Grupos.

8.3. Consultar, editar y dar de baja

Al pulsar sobre un trabajador se muestra su ficha con su correo, rol, grupo o DNI, y su estado de cuenta. Desde el icono de edición puede modificar sus datos. Tenga en cuenta que, al editar, el rol, el NIA y el DNI no se pueden cambiar, y la contraseña solo se modifica si escribe una nueva.

El interruptor de estado permite activar o desactivar la cuenta. Un trabajador inactivo no puede iniciar sesión. No es posible reactivar a un teleoperador si su grupo está inactivo: en ese caso reactive primero el grupo.

Para eliminar un trabajador, use el botón Eliminar de su ficha; el sistema solicitará confirmación, ya que la acción es definitiva.

9. Gestión de grupos

Los grupos organizan a los teleoperadores para repartir la atención a los usuarios (por ejemplo, un grupo de mañana y otro de tarde). Esta sección solo está disponible para supervisores.

9.1. Buscar, filtrar y ordenar grupos

Puede buscar por nombre o descripción, filtrar entre todos los grupos, solo los activos o solo los inactivos, y ordenarlos por nombre o por número de teleoperadores.

9.2. Crear y editar un grupo

Pulse el botón «+» para crear un grupo. Indique un nombre, una descripción y si el grupo está activo. Para editar un grupo, ábralo y pulse el icono de edición.

9.3. Activar y desactivar grupos

Atención: efecto en cadena

Al desactivar un grupo, todos sus teleoperadores se desactivan automáticamente y no podrán iniciar sesión. La aplicación le pedirá confirmación antes de hacerlo.

Al reactivar un grupo, sus teleoperadores NO se reactivan de forma automática: deberá reactivarlos uno a uno desde la sección de Teleoperadores.

9.4. Eliminar un grupo

Solo se pueden eliminar los grupos que no tengan teleoperadores asignados. Si el grupo todavía tiene miembros, la aplicación se lo indicará y no permitirá borrarlo hasta que reasigne o elimine esos teleoperadores. La ficha de detalle del grupo muestra la lista de sus miembros.

10. Notificaciones

La sección Notificaciones reúne todos los avisos del sistema. Le ayuda a estar al tanto de eventos importantes sin tener que revisar manualmente cada sección.

10.1. Tipos y estados

Las notificaciones se clasifican por tipo: Llamada, Sistema y Supervisión. Además, cada una tiene un estado: sin leer, leída o archivada.

10.2. Filtrar notificaciones

En la parte superior dispone de dos grupos de filtros. El primero filtra por estado (todas, sin leer, leídas o archivadas) y el segundo por tipo (todas, llamada, sistema o supervisión). El filtro de supervisión solo está disponible para supervisores.

10.3. Acciones sobre cada notificación

Cada notificación dispone de un menú de acciones (icono de tres puntos) desde el que puede:

- Marcar como leída (si todavía está sin leer). También se marca como leída al pulsar sobre ella.
- Archivar, para guardarla fuera de la vista principal sin borrarla.
- Eliminar, para borrarla definitivamente.

11. Preferencias

Desde la sección Preferencias puede personalizar la aplicación a su gusto. Los cambios se aplican al instante y se recuerdan para futuras sesiones.

11.1. Idioma

Elija entre castellano, catalán o inglés en el desplegable de idioma. Toda la aplicación cambiará de idioma automáticamente.

11.2. Tema claro u oscuro

El interruptor de tema permite alternar entre el modo claro y el modo oscuro. El icono cambia entre un sol (modo claro) y una luna (modo oscuro) para indicarle el estado actual.

12. Recomendaciones de uso

Para sacar el máximo partido a la plataforma y mantener los datos en orden, le sugerimos lo siguiente:

- Revise el panel de inicio al comenzar cada jornada para conocer las llamadas pendientes del día.
- Cree primero los grupos y después los teleoperadores, ya que cada teleoperador necesita un grupo asignado.
- Antes de eliminar un grupo, compruebe que no tiene teleoperadores asignados.
- Recuerde que desactivar un grupo desactiva a todos sus teleoperadores, pero reactivarlo no los reactiva automáticamente.
- Confirme siempre con atención los avisos de eliminación, ya que estas acciones no se pueden deshacer.
- Mantenga al día los contactos de emergencia de cada usuario para garantizar una respuesta rápida cuando sea necesaria.
- Cierre siempre la sesión al terminar, especialmente si comparte el ordenador.