ภาคผนวก

Glossary

คำ	ความหมาย
SCL	Structured Control Language — ภาษาแบบ ST (IEC 61131-3) ของ Siemens
OB / FB / FC / DB / UDT	Organization block / Function block (มี instance) / Function / Data block / PLC data type
Instance DB	DB ที่เก็บหน่วยความจำของ FB หนึ่งตัว
Multi-instance	FB ซ้อนอยู่ใน static ของ FB อื่น
Standard / optimized access	DB ที่มี offset ตายตัว (HMI ใช้ address ได้) / ไม่มี offset ภายนอก
Retain	ค่าที่คงอยู่หลังไฟดับ
Image (.svpl)	ไฟล์ผลลัพธ์ของ compiler ที่ Virtual PLC โหลด
Pending frame	frame ของ FC ที่ caller จองเพื่อใส่ parameter ก่อนเรียก
Download	ส่ง image จาก IDE ไปยัง Virtual PLC
PUT/GET	บริการอ่าน/เขียนหน่วยความจำของ S7 ที่ HMI ใช้

รูปแบบไฟล์ .sclproj

```
[Project]
Name=FluffSilo
CPU=S7-1200
OutputDir=output
[Sources]
File1=02_UDT_typeDevStatus.scl
[Tags]
File1=01_PLC_Tags.csv
[BlockNumbers]
DB_HMI=10
[CyclicInterval]
Cyclic interrupt=100
```

รูปแบบ tag CSV

```
Name;Path;Data Type;Logical Address;Comment;Value
EStop_OK;FluffSilo_IO;Bool;%I0.0;Safety relay OK;
MAX_SPEED;Constants;Int;;user constant;1500
```

คำสั่ง CLI

คำสั่ง	ผล
sclc p.sclproj [-o x.svpl] [-l x.lst] [--check] [--cpu S7-1500]	compile
sclc --import <folder> --cpu S7-1200 -p p.sclproj	สร้างโปรเจกต์จากโฟลเดอร์
sclc --dump x.svpl	แสดงเนื้อหา image
sclc --sim x.svpl --script t.txt	รันทดสอบ
sclc p.sclproj --check --find-decl file:line:col	ทดสอบ Find Declaration

คีย์ลัด SCL Studio

คีย์	คำสั่ง
Ctrl+O / Ctrl+S	Open project / Save all
Ctrl+N	New block
Ctrl+T	Tags
F7 / F9	Compile / Build
F11 / F12	All variables / All elements
Alt+1 / Alt+2	Project tree / SCL elements panel
Alt+Up, Ctrl+Click	Find Declaration
Alt+Left	Go Back
Ctrl+F / F3	Find / Find next
Ctrl+W	Close tab
Enter / Ctrl+Enter (tree)	เปิด source / interface editor

แหล่งข้อมูลของหัวข้อนี้

- โค้ด scl_project.pas, sclc.lpr, sclide_main.pas