Live Transcriber

Manual de utilizare

Versiunea 1.0.0 · 2026-10-31


Live Transcriber transformă vorbirea în limba română în text, chiar în timp ce oamenii vorbesc. Puneți calculatorul pe masă, apăsați **Start** și citiți. Totul rulează pe calculatorul dumneavoastră: fără cont, fără internet după prima pornire, iar sunetul nu părăsește niciodată calculatorul.

1 Instalare și prima pornire

1. **Descărcați** fișierul de instalare de la github.com/Denis-Feier/local-word-transcriptor/releases, din lista **Assets**:
   - Mac cu procesor Apple (M1 sau mai nou), macOS 12 sau mai nou: fișierul care se termină în `-mac-arm64.dmg`
   - Windows 10 sau 11, 64 de biți: fișierul care se termină în `-windows-setup.exe`
2. **Instalați.** Mac: deschideți fișierul `.dmg` și trageți *Live Transcriber* în *Applications*. Windows: porniți fișierul de instalare.
3. **Prima deschidere.** Aplicația nu are încă semnătură digitală, așa că sistemul afișează o dată un avertisment. Mac: deschideți aplicația, închideți mesajul, apoi mergeți în *System Settings* → *Privacy & Security* și apăsați *Open Anyway* (pe macOS 14 sau mai vechi: clic dreapta pe aplicație → *Open*). Windows: la mesajul „Windows protected your PC” apăsați *More info*, apoi *Run anyway*.
4. **Permiteți accesul la microfon** când vă întreabă Mac-ul.
5. **Așteptați modelul.** La prima pornire, aplicația descarcă modelul de recunoaștere a vorbirii în română (1,1 GB) și arată progresul în dreapta sus. După aceea funcționează fără internet.

2 Transcrierea unei conversații

Apăsați **Start** și vorbiți. **Textul gri**, cu un cursor care clipește, este varianta provizorie, cât timp cineva vorbește. După o scurtă pauză (circa 0,7 s), propoziția este transcrisă din nou, în întregime, și devine **neagră**: acesta este textul final, care se salvează imediat. Apăsați **Stop** când ați terminat.




Înregistrare cu un microfon: două propoziții finale și, dedesubt, varianta provizorie gri.

1. **Start** / **Stop**: pornește și oprește ascultarea.
2. **Indicatorul de nivel**: se mișcă după sunetul pe care îl aude microfonul și afișează *speech* când cineva vorbește. Dacă abia se mișcă, microfonul este prea departe.
3. **Projector**: subtitrări mari pentru proiector sau televizor (secțiunea 5).
4. **Settings**: detectarea vorbirii și afișarea pe proiector (secțiunea 6).
5. **Copy**, **Download .txt**, **Clear**: copiază textul, salvează o copie cu marcaje de timp sau golește ecranul și începe un fișier nou.
6. **Model**: modelul de recunoaștere a vorbirii. Păstrați-l pe cel implicit (secțiunea 8).
7. **Mic 1**, **Mic 2**: microfoanele care ascultă. *System default* este microfonul calculatorului. O a doua persoană poate avea un al doilea microfon (secțiunea 3).
8. **Speaker**: redă vocile pe o boxă din sală (secțiunea 4). *None* înseamnă oprit.
9. **Noise suppression**: filtrează zgomotul constant, de exemplu aerul condiționat sau traficul. Este oprit implicit, pentru că poate înghiți și vocile slabe sau îndepărtate.
10. **Save audio**: păstrează și înregistrarea, ca fișier audio lângă transcriere (circa 115 MB pe oră pentru fiecare microfon).
11. **Starea**: modelul folosit și *ready*; la prima pornire, progresul descărcării.

Transcrierile se salvează în **Documente** → **Live Transcriber** (meniul *File* → *Open transcripts folder*). **Stop** și **Start** continuă același fișier; **Clear** începe unul nou. Alegerea microfoanelor și a modelului este ținută minte pentru data viitoare.

3 Două persoane, două microfoane

Pentru un interviu, un medic și un pacient sau o discuție în doi, dați fiecărei persoane propriul microfon, aproape de ea, și alegeți-l pe al doilea la **Mic 2**. Merge orice microfon pe care îl vede calculatorul: încorporat, USB, cu mufă jack, Bluetooth sau receptorul unui set wireless.




Fiecare rând arată microfonul care l-a auzit, în culoarea acelui microfon.

- Fiecare rând spune cine l-a auzit: **Mic 1** albastru, **Mic 2** portocaliu, la fel pe proiector și ca `Mic 1:` / `Mic 2:` în fișierul salvat. Rândurile rostite în același timp sunt marcate cu ⇄.
- Fiecare microfon o aude și pe cealaltă persoană, doar mai încet. Aplicația păstrează acele cuvinte doar la microfonul care le-a auzit cel mai bine. Dacă tot apar la microfonul greșit, vedeți **Mic separation** în secțiunea 7.
- Un microfon care se deconectează (Bluetooth prea departe, baterie descărcată, cablu) afișează *not connected*. Celălalt continuă să înregistreze, iar primul revine singur când este din nou disponibil.

4 Redarea vocilor pe o boxă

Dacă publicul trebuie să-i audă pe vorbitori, conectați o boxă și alegeți-o la **Speaker**. Boxa redă imediat, chiar înainte de **Start**, așa că puteți face o probă de sunet: vorbiți și urmăriți indicatorul. **Start** și **Stop** nu o afectează; *None* o oprește. Aplicația pornește mereu cu *None*, ca să nu înceapă să fluiere pe neașteptate. **Volume** este ținut minte.



Boxă aleasă înainte de Start: apare glisorul de volum, iar indicatorul se mișcă.

- **Preferați o boxă cu cablu sau USB.** Boxele Bluetooth redau cu circa 0,2 s întârziere, iar vorbitorul aude asta ca pe un ecou.
- **Fluieratul (microfonia)** înseamnă că un microfon aude boxa. Puneți boxa în fața microfoanelor, întoarsă spre public, cu spatele la ele, și dați **Volume** mai încet. Difuzoarele unui laptop fluieră aproape întotdeauna împreună cu microfonul lui încorporat.
- Cu două microfoane, țineți boxa departe de amândouă, altfel unele rânduri pot apărea la microfonul greșit.
- O boxă Bluetooth cu microfon propriu (multe boxe de karaoke): alegeți microfoanele adevărate la **Mic 1** și **Mic 2** în loc de *System default*; altfel calculatorul poate înregistra de la microfonul boxei, iar sunetul și textul devin mai slabe.
- O boxă care se deconectează afișează *not connected* și tace; sunetul nu trece pe laptop. Redă din nou când revine.

5 Subtitrări pe proiector sau televizor

Apăsați **Projector** (sau P): fereastra se umple cu subtitrări mari, iar propoziția cea mai nouă este cea mai luminoasă. Mișcați mouse-ul ca să apară butoanele; ele dispar din nou după câteva secunde, ca publicul să vadă doar textul. Lumina din colțul din stânga jos arată microfonul: gri oprit, verde ascultă, portocaliu cineva vorbește.

Tastă	În modul proiector
+ −	mărimea textului
L	câte propoziții se văd (1–5)
T	culorile: alb pe negru, galben pe negru, negru pe alb
F, dublu clic	ecran complet
Esc	înapoi la transcriere




Proiectorul ca al doilea ecran (nu în oglindă): deschideți **Settings** → **Open caption window**. Fereastra se deschide pe proiector, pe tot ecranul; dacă nu, trageți-o acolo și apăsați F. Ea arată doar subtitrările, iar fereastra dumneavoastră păstrează toate butoanele, departe de ochii publicului. **Text size**, **Sentences shown** și **Colours** se găsesc și în Settings, la *Projector display*.

6 Setările pentru detectarea vorbirii

Valorile implicite se potrivesc majorității sălilor. Dacă ceva nu merge bine, schimbați **câte o setare pe rând, în timp ce cineva vorbește**, și urmăriți textul. Modificările se aplică imediat și sunt ținute minte. Un punct • marchează o setare schimbată; **Reset to defaults** le anulează pe toate.

Setare	Ce face
Speech detection threshold implicit 0,50	Cât de sigură trebuie să fie aplicația că un sunet este vorbire. Mai mic prinde vocile slabe sau îndepărtate; mai mare ignoră zgomotul de fond.
Pause that ends a sentence implicit 0,7 s	Liniștea care încheie o propoziție. Mai mare se potrivește celor care vorbesc rar sau fac pauze în mijlocul propoziției.
Ignore sounds shorter than implicit 250 ms	Elimină tusea, clicurile și scaunele mutate.
Longest sentence implicit 20 s	Vorbirea mai lungă este împărțită în momentul cel mai liniștit.
Live text refresh implicit 0,5 s	Cât de des se actualizează textul gri provizoriu.
Mic separation implicit 8 dB	Doar cu două microfoane. Mai mic ignoră mai mult din cealaltă persoană; mai mare le păstrează pe amândouă când vorbesc în același timp.



7 Ajustări pentru diferiți vorbitori și săli

Găsiți ce vedeți, faceți modificarea și verificați-o cât timp persoana vorbește.

Ce vedeți	Ce faceți
O persoană care vorbește încet, blând sau de departe nu este prinsă; indicatorul abia se mișcă	Apropiați microfonul sau dați-i unul propriu. Apoi coborâți **Speech detection threshold** la 0,35–0,40.
Zgomotul de fond (aer condiționat, trafic, discuții) se transformă în cuvinte rătăcite	Ridicați **Speech detection threshold** la 0,6–0,7. Pentru zgomot constant, bifați și **Noise suppression**.

Un vorbitor rar sau care se oprește să se gândească are propozițiile tăiate în două	**Pause that ends a sentence**: 1,2–2 s.
Un vorbitor rapid, care nu face pauze, umple ecranul cu un singur rând uriaș	**Longest sentence**: 10–15 s.
Dialog rapid la un singur microfon: cuvintele a două persoane ajung pe același rând	**Pause that ends a sentence**: 0,5 s, sau câte un microfon pentru fiecare.
Tusea, clicurile sau scaunele mutate devin cuvinte	**Ignore sounds shorter than**: 300–400 ms.
Răspunsurile foarte scurte („Da.”, „Nu.”) se pierd	**Ignore sounds shorter than**: 150 ms.
Două microfoane: cuvintele unei persoane apar și la celălalt microfon	**Mic separation**: 5 dB și depărtați microfoanele.
Două microfoane: când vorbesc amândoi deodată, unul dintre ei se pierde	**Mic separation**: 12 dB.
Un prezentator care se plimbă	Un microfon wireless cu clips (lavalieră) ca **Mic 1**.
Un grup în jurul unei mese	Laptopul la mijloc, deschis. La o masă lungă, un microfon USB de conferință.
Textul apare târziu pe un calculator mai vechi	**Model**: *Parakeet Romanian 110M* (secțiunea 8) și **Live text refresh**: 1 s.
Accente puternice, regionalisme, vorbire neclară	Nicio setare nu le rezolvă; cel mai mult ajută un microfon aproape de gură.

8 Alegerea modelului

Păstrați *NVIDIA Canary 1B v2*, modelul implicit și cel mai precis. Dacă textul apare greu pe un calculator mai vechi, alegeți *Parakeet Romanian 110M*: este mult mai rapid, dar scrie cu litere mici și fără punctuație. Celelalte modele din listă sunt alternative de încercat. Modelele încă nedescărcate își arată mărimea; când alegeți unul, aplicația întreabă mai întâi, îl descarcă și trece la el când este gata. Alegerea este ținută minte.

9 Când ceva nu merge

Problemă	Ce faceți
Start nu face nimic sau apare „Microphone access was blocked”	Mac: *System Settings* → *Privacy & Security* → *Microphone*, activați Live Transcriber. Windows: *Settings* → *Privacy & security* → *Microphone*, permiteți aplicațiile desktop. Apoi reporniți aplicația.
Un microfon sau boxa afișează *not connected*	Conectați-l, porniți-l sau asociați-l din nou. Revine singur.
Indicatorul se mișcă, dar nu apare text	Verificați că este ales microfonul potrivit; coborâți **Speech detection threshold**.
Boxa fluieră	Vedeți secțiunea 4.
Altceva	Meniul *Help* → *Open logs folder*: trimiteți fișierul `server.log`, cu o scurtă descriere, pe pagina proiectului de pe GitHub (*Issues*).

Acest manual se găsește și în aplicație: meniul *Help* → *User manual*.