



Общество с ограниченной ответственностью «Газпром энерго»
(ООО «Газпром энерго»)

ПРИКАЗ

«09» февраля 20 21 г.

№ 32

Об утверждении Порядка проведения первичного и повторного допуска к работам в электроустановках

В целях реализации мероприятий по снижению рисков производственного травматизма и установления единых требований к проведению первичного и повторного допуска к работам в электроустановках ООО «Газпром энерго»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Порядок проведения первичного и повторного допуска к работе по наряду-допуску (распоряжению) в электроустановках (далее - Порядок).

2. Директорам филиалов ООО «Газпром энерго»:

2.1. Принять к исполнению и руководству в работе Порядок.

2.2. Обеспечить проведение внепланового инструктажа персоналу, организующему и выполняющему работы в электроустановках по требованиям Порядка.

Срок: в течение 20 рабочих дней с даты подписания настоящего приказа.

2.3. Обеспечить ознакомление под подпись с Порядком вновь принятого персонала, организующего и выполняющего работы в действующих электроустановках.

Срок: при проведении первичного инструктажа на рабочем месте.

2.4. Обеспечить приведение организационно-распорядительных документов филиалов в соответствие к требованиям Порядка.

Срок: в течение 20 рабочих дней с даты подписания настоящего приказа.

2.5. Обеспечить разработку и выдачу работникам, ответственным за безопасное ведение работ в электроустановках, памяток по проведению целевого инструктажа и допуску к работам в электроустановках на основании требований Порядка.

Срок: в течение 20 рабочих дней с даты подписания настоящего приказа.

3. Отделу документационного обеспечения управления (О.В. Павлова) ознакомить с настоящим приказом в срок 3 (три) рабочих дня с даты издания главного инженера - первого заместителя генерального директора, заместителя генерального директора по производству, директоров филиалов.

4. Главному инженеру - первому заместителю генерального директора, заместителю генерального директора по производству, директорам филиалов в срок 3 (три) рабочих дня с даты издания приказа ознакомить с ним всех подчиненных работников.

5. Контроль за исполнением приказа возложить на главного инженера-первого заместителя генерального директора С.М. Асоскова.

Генеральный директор



Р.Е. Дятлов

УТВЕРЖДЕН
приказом ООО «Газпром энерго»
от «09» февраля 2021 г. № 32

**ПОРЯДОК
ПРОВЕДЕНИЯ ПЕРВИЧНОГО И ПОВТОРНОГО ДОПУСКА К РАБОТЕ
ПО НАРЯДУ-ДОПУСКУ (РАСПОРЯЖЕНИЮ)
В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ**

1. Общие положения

1.1. Порядок проведения первичного и повторного допуска к работе по наряду-допуску (распоряжению) в электроустановках (далее - Порядок) разработан с целью установления единых требований к объему целевого инструктажа и регламентации проведения первичного и повторного допуска к работам в электроустановках.

1.2. При организации и выполнении работ в электроустановках каждому работнику следует помнить, что:

безопасность выполнения работ во многом зависит от самих работников; несоблюдение требований охраны труда для сокращения времени выполнения работ – неприемлемо;

задания на выполнение работ должны выдаваться и выполняться только после всесторонней оценки связанных с ними рисков, с четкими указаниями мер безопасности.

1.3. При выполнении работником, выдающим наряд, обязанностей производителя работ (наблюдающего) (без назначения ответственного руководителя работ), выдающий наряд, при оформлении целевого инструктажа в наряде, ставит свою фамилию, инициалы, подпись в столбцах «Целевой инструктаж провел» и «Целевой инструктаж получил» таблицы «Регистрация целевого инструктажа, проводимого выдающим наряд», тем самым подтверждая осуществление обязанностей производителя работ.

1.4. В случае совмещения обязанностей работников, ответственных за безопасное ведение работ, целевой инструктаж целесообразно проводить одновременно в полном объеме, как по основной, так и по совмещаемой обязанностям с учетом установленных требований охраны труда.

1.5. При проведении первичного и повторного допуска к работе по наряду (распоряжению) необходимо руководствоваться установленными в ООО «Газпром энерго» требованиями по использованию мобильных технических регистраторов (видеорегистраторов), при этом в рамках настоящего Порядка видеофиксации подлежат, в том числе следующие действия:

1.5.1. Целевые инструктажи при допуске по наряду, проводимые:
допускающим – ответственному руководителю работ, производителю работ (наблюдающему) и членам бригады;
ответственным руководителем работ – производителю работ

(наблюдающему) и членам бригады;

производителем работ (наблюдающим) – членам бригады.

1.5.2. Целевые инструктажи при допуске по распоряжению, проводимые: допускающим – производителю работ (наблюдающему), членам бригады (исполнителям);

производителем работ – членам бригады.

1.5.3. Первичный и повторный допуск к работе по наряду (распоряжению) в электроустановках, при этом необходимо учитывать, что без проведения и оформления целевого инструктажа от выдающего наряд, отдающего распоряжение до члена бригады, допуск к работе не разрешается.

2. Нормативные ссылки

2.1. Порядок разработан с учетом требований следующих нормативных документов:

Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15.12.2020 № 903н;

Правила по охране труда при работе на высоте, утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 16.11.2020 № 782н;

Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках, утвержденная приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 30.06.2003 № 261;

Типовая инструкция по использованию мобильных технических регистраторов в ООО «Газпром энерго», утвержденная 19.06.2017.

2.2. При изменении требований законодательства Российской Федерации, а также утверждении, отмене, пересмотре в ООО «Газпром энерго» локальных нормативных актов Порядок действует в части, не противоречащей им.

3. Целевой инструктаж, проводимый выдающим наряд, отдающим распоряжение

3.1. До проведения целевого инструктажа работник, выдающий наряд, отдающий распоряжение, должен:

убедиться в соответствии качественного и количественного состава бригады условиям предстоящей работы, а также возможности обеспечения надзора за членами бригады со стороны производителя работ (наблюдающего), с учетом организационно-распорядительных документов о предоставлении прав работникам, ответственным за безопасное ведение работ в электроустановках, при выполнении работ на высоте и с применением подъемных сооружений, а также их стажа и опыта работы;

проверить наличие проекта производства работ (при производстве работ на высоте – плана производства работ на высоте и плана мероприятий по эвакуации и спасению работников при возникновении аварийной ситуации и при проведении спасательных работ) (далее - ППР) или технологической карты

(далее - ТК), соответствие ППР, ТК планируемой работе и ознакомление работников бригады с ними под подпись;

сделать запись в строке «Отдельные указания» наряда о необходимости выполнения работ в соответствии с ППР, ТК с указанием номера и даты утверждения;

при проведении работ на высоте с оформлением наряда – проверить, что в наряде назначен ответственный руководитель работ на высоте и ответственный исполнитель работ на высоте, указаны их группы безопасности работ на высоте, в строку «Отдельные указания» наряда внесены сведения о производстве работ на высоте, указано используемое оборудование и средства механизации или указана ссылка на пункт ППР или ТК;

убедиться, что тип подъемного сооружения, направленного для выполнения работ, соответствует указанному в ППР.

3.2. При проведении целевого инструктажа работник, выдающий наряд, отдающий распоряжение, должен:

3.2.1. Довести информацию, содержащуюся в наряде (распоряжении).

3.2.2. Проинформировать:

а) о конструктивных особенностях электроустановки, наличии пересечений ВЛ, совместной подвески проводов ВЛ разного напряжения, особенностях компоновки (подключения ячеек КРУ с двухсторонним питанием и т.п.);

б) о наличии на предстоящем месте производства работ опасных (вредных) производственных факторов (рисков), имеющих на рабочем месте, и мерах безопасности, которые должны при этом соблюдать работники (в соответствии с характером и условиями предстоящей работы), в том числе:

о наличии наведенного напряжения и необходимых, в связи с этим мер безопасности, в том числе в части применения средств защиты, соответствующих выполняемой работе;

о повышенной или пониженной температуре воздуха рабочей зоны и необходимости организации дополнительных перерывов в работе, оборудования пунктов обогрева и т.п.;

о мерах безопасности, связанных с возможным падением работников с высоты, в том числе используемых средствах защиты, системах обеспечения безопасности работ на высоте, применяемом оборудовании и средствах механизации;

о других опасностях и рисках, соответствующих характеру и условиями предстоящей работы;

в) о технологии безопасного проведения работ, использования грузоподъемных машин и механизмов, инструмента и приспособлений, а также рисках, связанных с применением грузоподъемных машин и механизмов, и необходимости доведения до бригады границ опасных зон, расстановке персонала при проведении всех этапов работ и т.п.;

г) об этапах работы и отдельных операциях, которые необходимо выполнять под надзором и управлением ответственного руководителя работ, а также непрерывным руководством и надзором работника, ответственного за

безопасное производство работ кранами (подъемниками, вышками);

д) о необходимости проверки подготовленного рабочего места перед допуском к работе.

3.2.3. Предупредить:

а) о выполнении работ в строгом соответствии с технологией и требованиями безопасности, указанными в наряде, ППР (ТК), инструкциях по охране труда и т.п.;

б) о запрете приближения к токоведущим частям электроустановок, находящихся под напряжением на недопустимое расстояние;

в) о недопущении самовольного проведения работ, расширения рабочего места и объема задания;

г) о порядке сообщения и действиях при аварии, несчастном случае или пожаре (возгорании).

3.2.4. Провести устный опрос на предмет усвоения целевого инструктажа.

(Примерные вопросы:

Какое у Вас задание на выполнение предстоящих работ согласно наряду (распоряжению)?

Какие опасные (вредные) производственные факторы (риски) имеются на рабочем месте и какие должны быть предприняты меры безопасности?

Какие этапы работы необходимо выполнять под надзором и управлением ответственного руководителя работ?

Другие вопросы по безопасности труда в зависимости от характера и условий предстоящей работы в объеме проведенного целевого инструктажа).

3.2.5. Оформить подписью факт выдачи наряда в сроке «Наряд выдал» и факт проведения целевого инструктажа от выдающего наряд в таблице «Регистрация целевого инструктажа, проводимого выдающим наряд» и проконтролировать наличие подписи, подтверждающей факт получения целевого инструктажа инструктируемым. Оформить и проконтролировать наличие подписей в соответствующей графе Журнала учета работ по нарядам-допускам и распоряжениям для работы в электроустановках, при оформлении работ распоряжением.

3.2.6. В случае проведения целевого инструктажа по телефону работником, выдающим наряд (при выдаче наряда по телефону):

выдающий наряд указывает в своем экземпляре наряда, в столбце «Целевой инструктаж провел» таблицы «Регистрация целевого инструктажа, проводимого выдающим наряд» свою фамилию, инициалы и подпись, а в столбце «Целевой инструктаж получил», фамилию и инициалы инструктируемого, подтверждая правильность записи своей подписью с отметкой «по телефону».

работник, получивший целевой инструктаж по телефону, указывает в столбце наряда «Целевой инструктаж получил» таблицы «Регистрация целевого инструктажа, проводимого выдающим наряд» свою фамилию, инициалы и подпись, а в столбце «Целевой инструктаж провел», фамилию и инициалы выдающего наряд, подтверждая правильность записи своей подписью с отметкой «по телефону».

3.2.7. В случае проведения целевого инструктажа по телефону работником, отдающим распоряжение:

работник отдающий распоряжение после проведения целевого инструктажа, в графе 8 «Подписи работников, проводивших и получивших целевые инструктажи» своего экземпляра Журнала учета работ по нарядам-допускам и распоряжениям для работы в электроустановках, ставит свою подпись с отметкой «по телефону», а работники получившие целевой инструктаж от отдающего распоряжение в графе 8 «Подписи работников, проводивших и получивших целевые инструктажи» своего экземпляра Журнала учета работ по нарядам-допускам и распоряжениям для работы в электроустановках, ставят свои подписи с отметкой «по телефону».

4. Целевой инструктаж, проводимый допускающим

4.1. До проведения допуска к работам допускающий должен:

4.1.1. Получить разрешение на допуск бригады к работе от вышестоящего оперативного персонала.

Не допускается выдача разрешений на допуск к работе до прибытия бригады на место работы.

4.1.2. Убедиться:

в выполнении технических мероприятий по подготовке рабочего места путем личного осмотра, по записям в оперативном журнале, по оперативной схеме и по сообщениям оперативного, оперативно-ремонтного персонала, задействованных в работе организаций;

в правильности и достаточности принятых им мер безопасности и соответствии их мероприятиям, указанным в наряде, характеру и месту работы, карте оценки рисков;

что при выполнении работ с кранами (подъемниками, вышками) - в наряде указан их тип, назначены машинисты, стропальщики, рабочие люльки, сигнальщики, в строке «Отдельные указания» наряда сделана запись о назначении работника, ответственного за безопасное производство работ кранами (подъемниками, вышками) с указанием его должности, фамилии, инициалов, а также выполняемых работ под его непосредственным руководством;

что при выполнении огневых работ - в наряде указаны работники, непосредственно выполняющие огневые работы, в строке «Отдельные указания» наряда указаны работники, ответственные за безопасное производство огневых работ (ответственный руководитель работ, производитель работ) и необходимые меры по выполнению пожарной безопасности, в том числе необходимость и периодичность осмотра рабочего места по окончании работ;

что при выполнении работ на высоте - в наряде указаны сведения о производстве работ на высоте, назначен ответственный руководитель работ на высоте и ответственный исполнитель работ на высоте, их группы безопасности работ на высоте, в строке «Отдельные указания» наряда указано используемое оборудование и средства механизации в соответствии с ППР, ТК или указана

ссылка на пункт ППР или ТК

что водители (машинисты) самосвалов, грузоподъемных машин и механизмов, в том числе кранов, гидравлических подъемников, телескопических вышек, бурильно-крановых машин, кранов-трубоукладчиков, тракторов, бульдозеров, экскаваторов (в том числе подрядных организаций), чьи работы планируется проводить в охранных зонах воздушных линий электропередачи, ознакомлены под подпись с маршрутными схемами передвижения вышеуказанной техники.

4.1.3. Сообщить ответственному руководителю работ и производителю работ (наблюдающему), какие мероприятия осуществлены при подготовке рабочего места к выполнению работ и, совместно с ними, проверить эту подготовку путем личного осмотра в пределах рабочего места.

4.1.4. Проверить:

наличие (при необходимости) согласованного и утвержденного в установленном порядке ППР или ТК и соответствие его (ее) наименования, выполняемой работе по наряду (распоряжению), ознакомление членов бригады с ППР (ТК) под подпись;

наличие (при необходимости) у производителя работ рабочей программы вывода в проверку (ввода в работу) устройств РЗА;

имеются ли какие-либо дополнительные ограничения по проведению работы в соответствии с указаниями вышестоящих оперативных и релейных служб при разрешении заявки в графе релейные и оперативные указания, оценить их с оперативной точки зрения применительно к текущему режиму работы подстанции;

наличие согласования выполнения работ в месте проведения работ по другому наряду с работником, выдавшим первый наряд (ответственным руководителем или производителем работ);

подписи в наряде (журнале учета работ по нарядам-допускам и распоряжением для работы в электроустановках) о проведении целевого инструктажа работником, выдающим наряд (отдающим распоряжение).

4.1.5. Дополнительно, если при работе применяются краны (подъемники, вышки):

убедится, что тип автомобиля, подъемного сооружения, прибывшего для выполнения работ, соответствует указанному в ППР, ТК;

определить совместно с ответственным руководителем работ место установки крана (подъемника, вышки) и сектор перемещения стрелы крана. Этот сектор до начала работ должен быть ограничен координатной защитой или шестами с флажками, а в ночное время - сигнальными огнями;

заземлить подъемное сооружение медным переносным заземлением сечением не менее 10 мм²;

оформить в обоих экземплярах наряда строку «Рабочие места подготовлены. Под напряжением остались: ____».

4.1.6. Провести бригаду на рабочее место.

4.2. По прибытии с бригадой на рабочее место допускающий должен начать видеофиксацию, назвав дату, время, номер наряда (распоряжения),

наименование электроустановки, свою фамилию и инициалы, после чего проверить соответствие состава бригады составу, указанному в наряде (распоряжении) по удостоверениям о проверке знаний правил работы в электроустановках, а также наличие на рабочем месте:

специальной одежды у работников (в зависимости от условий предстоящей работы);

первичных средств пожаротушения и их годность (при проведении огневых работ);

бригадной (переносной) аптечки первой помощи;

у работников, осуществляющих огневые работы (газо- и электросварочные работы, огневой разогрев битума, работы с паяльной лампой, газо- и электрорезательные работы, бензино- и керосинорезательные работы, резка металла механизированным инструментом с образованием искр, а также другие работы с применением открытого огня или нагревом деталей до температуры воспламенения материалов и конструкций) – удостоверений, подтверждающих право проведения огневых работ;

у работников, которым поручаются работы, связанные со знанием нормативных документов по промышленной безопасности и других специальных правил:

документов, подтверждающих аттестацию в соответствии с требованиями, установленными Ростехнадзором (лица, ответственные за безопасное производство работ с подъемными сооружениями и т.п.) или наличие записи в удостоверениях о проверке знаний правил работы в электроустановках результатов проверки знаний нормативных документов по промышленной безопасности и других специальных правил;

удостоверений установленной формы с присвоением определенной квалификации (машинист крана, подъемника (вышки), стропальщика, рабочего люльки и т.п.) или наличие записи в удостоверениях о проверке знаний правил работы в электроустановках, результатов проверки знаний нормативных документов по промышленной безопасности и других специальных правил;

у работников, которым поручаются работы на высоте - удостоверений о допуске к работам на высоте или наличие записи в удостоверениях о проверке знаний правил работы в электроустановках о допуске к работам на высоте, в том числе с указанием групп по безопасности работ на высоте.

4.3. При проведении целевого инструктажа допускающий должен:

4.3.1. Ознакомить инструктируемых с содержанием наряда (распоряжения) и проинформировать:

4.3.1.1. О границах рабочего места, установленных ограждениях, маршрутах безопасного прохода (выхода) к месту работы, месте заезда (выезда) техники в зону работ, месте расположения первичных средств пожаротушения и стационарной аптечки первой помощи;

4.3.1.2. О дополнительных условиях и ограничениях, которые должны выполняться при выполнении работы (при допуске персонала РЗА, в соответствии с релейными указаниями в заявке и инструкцией по эксплуатации и оперативному обслуживанию комплексов и устройств РЗА; если в релейных

указаниях в заявке требуется вывести другие устройства РЗА при работах в токовых цепях, обязательно указать на это производителю работ);

4.3.1.3. О мерах безопасности, предусмотренных в наряде (распоряжении) и показать их выполнение в пределах рабочего места, при этом доказать бригаде, что напряжение на токоведущих частях, на которых предстоит работать, отсутствует, демонстрацией установленных заземлений или проверкой отсутствия напряжения, если заземления не видны с рабочего места, а в электроустановках напряжением 35 кВ и ниже (где позволяет конструктивное исполнение) - последующим прикосновением рукой к токоведущим частям;

4.3.1.4. Об особенностях электроустановок (например, компоновки и подключения ячеек КРУ с двухсторонним питанием, наличии пересечений ВЛ, совместной подвеске проводов ВЛ разного напряжения и мерах безопасности при выполнении работ);

4.3.1.5. О том, что все оборудование вне огражденного рабочего места следует считать оборудованием, находящимся под напряжением;

4.3.1.6. О допустимых расстояниях до токоведущих частей данной электроустановки, находящихся под напряжением, и запрете приближения к ним;

4.3.1.7. О недопустимости самовольного проведения работ, а также расширения рабочего места и объема задания, определенных нарядом, распоряжением.

4.3.1.8. О запрете совмещения надзора наблюдающим с выполнением какой-либо работы.

4.3.1.9. О порядке подключения вспомогательного оборудования и электроинструмента (в случае необходимости его применения);

4.3.1.10. Об опасных (вредных) производственных факторах (рисках), имеющихся на рабочем месте, и мерах безопасности, которые должны при этом соблюдать работники (*в соответствии с характером и условиями предстоящей работы*) в том числе:

- о наличии наведенного напряжения;

- о наличии в зоне проведения работ опасных мест и травмоопасного оборудования;

- о наличии на месте работ и вблизи них не огражденных открытых проемов, траншей, котлованов, открытых кабельных каналов и т.п. и необходимых мер предосторожности;

- о наличии работающих (движущихся) вблизи рабочего места, на путях прохода (проезда) машин, механизмов, транспортных средств;

- о наличии в зоне проведения работ возможных различных препятствий и опасностей (камни, торчащая арматура, штыри, острые кромки оборудования, опасные животные и т.п.);

- о наличии вблизи рабочего места однотипного оборудования, находящегося под напряжением;

- о других работах, выполняемых в зоне действия наряда, распоряжения и связанных с этим, мерах безопасности;

о дополнительных мерах безопасности в соответствии с характером и условиями предстоящей работы.

4.3.1.11. О порядке организации и оформления перерывов в работе и повторного допуска бригады (в связи с обеденным перерывом, по условиям работы, окончанием рабочего дня, полного окончания работ).

4.3.1.12. О телефонах и способах вызова экстренных служб и порядке сообщения о несчастном случае, аварии или пожаре (возгорании).

4.3.2. Показать бригаде:

что токоведущие части, к которым возможно случайное приближение людей, кранов, подъемников (вышек), отключены (либо временно ограждены щитами, ширмами, экранами из изоляционных материалов). При установке временных ограждений без снятия напряжения расстояние от них до токоведущих частей должно быть не менее допустимых);

наличие видимого разрыва (в электроустановках выше 1000 В) в непосредственной зоне видимости с рабочего места (при его создании);

границы рабочего места, установленные ограждения, пути прохода (выхода) к месту работы, места заезда (выезда) техники в зону работ, вывешенные запрещающие, указательные, предупреждающие и предписывающие плакаты, находящиеся в непосредственной зоне видимости с рабочего места;

ближайшие к рабочему месту оборудование и токоведущие части ремонтируемого оборудования и соседних присоединений, к которым не допускается приближаться независимо от того, находятся они под напряжением или нет.

4.3.3. Получить подтверждение от производителя работ о готовности к проведению работ, наличии в полном объеме на рабочем месте необходимого инструмента, приспособлений, средств защиты, и т.п.

4.3.4. Напомнить работникам, входящим в состав бригады, об их обязанности по выполнению личных мер безопасности, о необходимости применения безопасных методов и приемов труда и выполнении требований производственной безопасности, о необходимости обращать внимание на поведение других работников, а в случае выявления какого-либо нарушения незамедлительно информировать своих непосредственных руководителей.

4.3.5. При работе строительно-монтажных организаций (далее – СМО) дополнительно:

4.3.5.1. Указать, что члены бригады СМО должны неукоснительно выполнять требования наблюдающего и, что ответственным за безопасность, связанную с технологией выполнения работ, является работник, возглавляющий бригаду, который должен постоянно находиться на рабочем месте (*Фамилия, инициалы записаны в строке «Отдельные указания» наряда*);

4.3.5.2. Проверить наличие акта-допуска на производство работ, подписанного обеими сторонами, наряда на производство работ повышенной опасности (при выполнении работ повышенной опасности);

4.3.5.3. Отметить, что если ограждение рабочего места не сплошное и путь следования к рабочему месту проходит через действующие

электроустановки, то допуск бригады производится оперативным персоналом владельца электроустановки ежедневно, а работы проводятся под непрерывным надзором наблюдающего.

4.3.6. Провести устный опрос всех инструктируемых на предмет усвоения целевого инструктажа (в объеме проведенного допускающим целевого инструктажа).

(Примерные вопросы:

Какое у Вас задание на выполнение предстоящих работ согласно наряду (распоряжению)?

Что отключено? Что осталось под напряжением?

Укажите токоведущие части, ближайшие к рабочему месту, оставшиеся под напряжением?

Какие опасные (вредные) производственные факторы (риски), имеются на рабочем месте (*в соответствии с характером и условиями предстоящей работы*)?

Где находятся границы рабочего места?

Каков порядок подключения вспомогательного оборудования и электроинструмента, необходимого при выполнении работ?

На какое расстояние не допускается приближение людей, механизмов к находящимся под напряжением не огражденным токоведущим частям в данной электроустановке?

Каков порядок организации и оформления перерывов в работе?

Другие вопросы в зависимости от условий и характера предстоящей работы в объеме проведенного целевого инструктажа).

4.3.7. Оформить подписями:

в обоих экземплярах наряда факт проведения целевого инструктажа от допускающего в таблице «Регистрация целевого инструктажа, проводимого допускающим при первичном допуске»;

в графе 8 «Подписи работников, проводивших и получивших целевые инструктажи» Журнала учета работ по нарядам и распоряжениям для работы в электроустановках проведение допускающим и получение бригадой целевого инструктажа при допуске по распоряжению.

4.3.8. Проконтролировать оформление подписями в обоих экземплярах наряда факта получения целевого инструктажа от допускающего в таблице «Регистрация целевого инструктажа, проводимого допускающим при первичном допуске».

5. Целевой инструктаж, проводимый ответственным руководителем работ

5.1. До проведения целевого инструктажа ответственный руководитель работ должен:

5.1.1. Выяснить у допускающего, какие мероприятия осуществлены при подготовке рабочего места к выполнению работ, и совместно с допускающим проверить эту подготовку путем личного осмотра в пределах рабочего места;

5.1.2. Убедиться в выполнении всех указанных в наряде мероприятий по

подготовке рабочего места и указанных в строке «Отдельные указания» наряда, в том числе в их достаточности;

5.1.3. Принять (при необходимости) дополнительные меры безопасности, необходимые по условиям выполнения работ;

5.1.4. При использовании при работе подъемного сооружения:

проконтролировать установку машинистом крана (подъемника, вышки) под непрерывным руководством и надзором работника, ответственного за безопасное производство работ кранами (подъемниками, вышками) согласно утвержденному и согласованному ППР на выносные опоры с использованием инвентарных подкладок;

проконтролировать, что на подъемном сооружении в наличии табличка с ясно обозначенным учетным и заводским номером, паспортной грузоподъемностью и датами следующего частичного и полного технического освидетельствования;

совместно с допускающим определить сектор перемещения стрелы (сектор должен быть ограничен флажками, в ночное время сигнальными огнями, либо координатной защитой);

проконтролировать, что подъемное сооружение заземлено медным переносным заземлением сечением не менее 10 мм²;

проконтролировать, что автомобиль, подъемное сооружение оборудовано металлической цепью, касающейся земли для снятия наведенного потенциала (при выполнении работ в зоне влияния электрического поля, в местах пересечения с ВЛ 330 кВ и выше);

проконтролировать выполнение записи работником, ответственным за безопасное производство работ кранами (подъемниками, вышками) в вахтенном журнале о разрешении выполнения работ, после установки и проверки работоспособности крана (подъемника, вышки);

5.1.5. Оформить подписями в обоих экземплярах наряда строку «Рабочие места подготовлены. Под напряжением остались: _____».

5.2. При проведении целевого инструктажа ответственный руководитель работ должен:

5.2.1. Контролировать полноту и качество целевого инструктажа, проводимого допускающим и производителем работ и, при необходимости, дополнять целевой инструктаж допускающего и производителя работ недостающей информацией;

5.2.2. Проинформировать бригаду (дополняя целевой инструктаж допускающего):

5.2.2.1. О наличии опасных (вредных) производственных факторов (рисков), имеющих на рабочем месте, и мерах безопасности, которые должны при этом соблюдать работники (детализируя по характеру и условиям предстоящей работы) в том числе:

о значении наведенного напряжения (при его наличии), порядке и последовательности операций при выполнении работ, мероприятиях по безопасному выполнению работ и необходимости применения средств защиты, соответствующих выполняемой работе;

о повышенной или пониженной температуре воздуха рабочей зоны и дополнительных перерывах в работе, наличии оборудованных пунктов обогрева, приема пищи и т.п.;

о мероприятиях по безопасному производству работ на высоте, в том числе используемых средств защиты, систем обеспечения безопасности работ на высоте, применяемом оборудовании и средств механизации, о порядке производства работ и действиях в аварийных и чрезвычайных ситуациях;

о наличии загазованности рабочей зоны или рисках ее появления (особенно при выполнении работ в подземных сооружениях и замкнутых пространствах);

5.2.2.2. Об этапах работы и отдельных операциях, которые должны выполняться только под его надзором и управлением;

5.2.2.3. О выполнении работ в строгом соответствии с технологией и требованиями безопасности, указанными в ППР (ТК), инструкциях по охране труда, выданном наряде, распоряжении и полученными при целевом инструктаже;

5.2.2.4. О рисках при работе с применением подъемных сооружений, в том числе на наличии опасных зон (показать их границы), запрете нахождения в опасных зонах работников не задействованных на этапе работ с применением подъемного сооружения, расстановке персонала при проведении всех этапов работ и мерах безопасности, связанных с использованием подъемных сооружений, машин и механизмов;

5.2.2.5. Об обеспечении постоянного контроля (надзора) за членами бригады со стороны производителя работ, о запрете совмещения надзора с выполнением какой-либо работы;

5.2.2.6. О необходимости проверки достаточной устойчивости и прочности опоры ВЛ, особенно ее основания, перед подъемом на опору и работе на ней.

5.2.3. Провести устный опрос всех инструктируемых на предмет усвоения целевого инструктажа (в объеме проведенного ответственным руководителем работ целевого инструктажа).

(Примерные вопросы:

Основные этапы работы?

Порядок выполнения отдельных этапов работы?

Укажите границы опасной зоны (при работе подъемного сооружения)?

Опасные (вредные) производственные факторы (риски), имеющиеся на рабочем месте и меры безопасности, которые должны при этом соблюдать работники?

Другие вопросы по электробезопасности, технологии безопасного выполнения работ, использованию подъемных сооружений, инструмента, приспособлений, оснастки в объеме проведенного целевого инструктажа).

5.2.4. Оформить подписями в обоих экземплярах наряда факт проведения целевого инструктажа ответственным руководителем работ в таблице «Регистрация целевого инструктажа, проводимого ответственным руководителем работ (производителем работ, наблюдающим)».

5.2.5. Проконтролировать оформление подписями в обоих экземплярах наряда факт получения целевого инструктажа от ответственного руководителя работ в таблице «Регистрация целевого инструктажа, проводимого ответственным руководителем (производителем работ, наблюдающим)».

6. Целевой инструктаж, проводимый производителем работ

6.1. До проведения допуска производитель работ должен:

выяснить у допускающего, какие мероприятия осуществлены при подготовке рабочего места к выполнению работ, и совместно с допускающим проверить эту подготовку путем личного осмотра в пределах рабочего места;

убедиться в соответствии подготовленного рабочего места указаниям наряда;

обеспечить наличие на рабочем месте необходимых по условиям работы и исправных средств защиты, инструмента, инвентаря, приспособлений;

определить необходимость и способы укрепления опоры ВЛ, прочность которой вызывает сомнения (недостаточное заглубление, вспучивание грунта, загнивание древесины, трещины в бетоне);

6.2. При проведении целевого инструктажа производитель работ, дополняя целевой инструктаж допускающего и ответственного руководителя работ, должен проинформировать инструктируемых:

6.2.1. О наличии опасных (вредных) производственных факторов (рисков), имеющих на рабочем месте, и мерах безопасности, которые должны при этом соблюдать работники (детализируя конкретно по условиям и характеру предстоящей работы);

6.2.2. О распределении (расстановке) их по рабочим местам с учетом этапов, характера выполняемой работы и возможности обеспечения надзора за членами бригады, при этом указать каждому члену бригады его рабочее место и объём выполняемых работ;

6.2.3. По вопросам безопасной технологии проведения работ, последовательности выполнения каждого этапа работы (в соответствии с ППР или ТК), мерам безопасного выполнения каждого этапа работы, по использованию средств защиты, машин, механизмов, инструмента, инвентаря, приспособлений, оснастки, особенностях выполнения работ на воздушных выключателях, электродвигателях, воздушных линиях электропередачи, при испытаниях и измерениях, при выполнении работ с применением подъемных сооружений, лестниц, лесов, подмостей и других средств подмащивания, работ на высоте, огневых работ, погрузочно-разгрузочных и других работ повышенной опасности;

6.2.4. Об опасности возникновения электрической дуги и возможности поражения электрическим током при несоблюдении допустимых расстояний до токоведущих частей электроустановки, а также при самовольном проведении работ, расширении рабочего места и объема задания, определенного нарядом (распоряжением) и необходимости правильного применения средств защиты, соответствующих характеру и условиям производства работ;

6.2.5. О запрете, при работе грузоподъемных машин и механизмов,

пребывания людей под поднимаемым грузом, корзиной телескопической вышки, а также в непосредственной близости (ближе 5 метров) от натягиваемых проводов (тросов), упоров, креплений и работающих механизмов;

6.2.6. О порядке временного ухода с рабочего места одного или нескольких членов бригады, в том числе запрете покидания места производства работ без его разрешения и недопустимости выполнения работ, не предусмотренных нарядом (распоряжением);

6.2.7. О возможности возобновления работ после перерыва, только после осмотра рабочего места и разрешения производителя работ.

6.2.8. О наличии травмоопасного оборудования и необходимых мерах безопасности при работе на нем;

6.2.9. О запрете оставления, указанных при распределении (расстановке членов бригады) рабочих мест в целях перехода на другое рабочее место или начала нового этапа работ без его (производителя работ) уведомления;

6.2.10. О необходимости сохранности имеющихся на рабочем месте ограждений, плакатов (знаков безопасности), заземлений, запирающих устройств;

6.2.11. О мерах безопасности при выполнении работ на высоте, в том числе границах опасных зон, наличии временных ограждающих устройств, за которые недопустимо заходить, в том числе из-за опасности падения предметов с высоты, применяемых системах обеспечения безопасности работ на высоте и средствах защиты, местах и способах крепления систем обеспечения безопасности работ на высоте, путях и средствах подъема работников к местам производства работ, правилах использования средств подмащивания;

6.2.12. О местах складирования и способах крепления разбираемых элементов оборудования (конструкций);

6.2.13. О средствах освещения рабочих мест, проходов и проездов (при необходимости), а также средствах сигнализации и связи;

6.2.14. Об особенностях выполнения работ в месте проведения работ по другому наряду (распоряжению) (при выполнении работ в зоне действия другого наряда, распоряжения);

6.2.15. О наличии дефектных опор ВЛ и необходимости проведения проверки достаточной устойчивости и прочности опор, и их укрепления;

6.2.16. О необходимости обеспечения само- и взаимоконтроля при выполнении работ;

6.2.17. О безопасном проведении работы и соблюдении требований охраны труда и указаний, полученных при целевом инструктаже, а также о дополнительных мероприятиях по безопасному выполнению работ.

6.3. Осуществить контроль состояния здоровья членов бригады путем опроса о состоянии здоровья каждого работника. При выявлении членов бригады с подозрением на неудовлетворительное состояние здоровья, а также нахождение в состоянии алкогольного, наркотического и/или токсического опьянения - прекратить допуск, вывести бригаду с рабочего места и сообщить о данном факте своему непосредственному руководителю.

6.4. Провести устный опрос членов бригады на предмет качества усвоения ими целевого инструктажа. Вопросы должны задаваться на знание технологии выполнения работ, последовательности их выполнения, мер безопасности при выполнении этапов работ, требований ППР, ТК (в объеме проведенного целевого инструктажа).

6.5. Оформить подписями:

в обоих экземплярах наряда факт проведения целевого инструктажа производителем работ в таблице «Регистрация целевого инструктажа, проводимого ответственным руководителем работ (производителем работ, наблюдающим)».

в графе 8 «Подписи работников, проводивших и получивших целевые инструктажи» Журнала учета работ по нарядам и распоряжениям для работы в электроустановках проведение производителем работ и получение членами бригады целевого инструктажа при допуске по распоряжению.

6.6. Проконтролировать оформление подписями в обоих экземплярах наряда факта получения целевого инструктажа от производителя работ в таблице «Регистрация целевого инструктажа, проводимого ответственным руководителем работ (производителем работ, наблюдающим)».

7. Целевой инструктаж, проводимый наблюдающим

7.1. До проведения целевого инструктажа наблюдающий должен:

выяснить у допускающего, какие мероприятия осуществлены при подготовке рабочего места к выполнению работ, и совместно с допускающим проверить эту подготовку путем личного осмотра в пределах рабочего места;

убедиться в соответствии подготовленного рабочего места мероприятиям, необходимым при подготовке рабочих мест и отдельным указаниям наряда.

7.2. При проведении целевого инструктажа наблюдающий, дополняя целевой инструктаж ответственного руководителя работ, допускающего должен проинформировать инструктируемых:

7.2.1. О наличии опасных (вредных) производственных факторов (рисков), имеющих на рабочем месте, и мерах безопасности, которые должны при этом соблюдать работники (в части безопасности членов бригады в отношении поражения электрическим током электроустановки).

7.2.2. О мерах по безопасному ведению работ, исключающих возможность поражения электрическим током.

7.2.3. О порядке перемещения членов бригады по территории электроустановки.

7.2.4. О запрете приближения на недопустимое расстояние к оборудованию или его частям (в том числе соседних присоединений), к которым не допускается приближаться во время проведения работ, независимо от того, находятся они под напряжением или нет.

7.2.5. О недопущении самовольного расширения рабочего места и объема работ, нарушении границ рабочего места.

7.2.6. О необходимости сохранности установленных на рабочем месте заземлений, ограждений, плакатов и знаков безопасности запирающих

устройств приводов.

7.2.7. О том, что все оборудование вне огражденного рабочего места следует считать оборудованием, находящимся под напряжением.

7.2.8. О необходимости безопасного проведения работы и соблюдения требований охраны труда и полученных инструктивных указаний.

7.3. Провести устный опрос членов бригады на предмет усвоения целевого инструктажа. Вопросы должны задаваться на знание мер безопасности при выполнении работ, исключающих возможность поражения электрическим током, порядка перемещения членов бригады по территории электроустановки, мест установки ограждений, плакатов (знаков безопасности), заземлений, запирающих устройств и их назначения (в объеме проведенного целевого инструктажа).

7.4. Оформить подписями в обоих экземплярах наряда факт проведения целевого инструктажа наблюдающим в таблице «Регистрация целевого инструктажа, проводимого ответственным руководителем работ (производителем работ, наблюдающим)».

7.5. Проконтролировать оформление подписями в обоих экземплярах наряда факта получения целевого инструктажа от наблюдающего в таблице «Регистрация целевого инструктажа, проводимого ответственным руководителем работ (производителем работ, наблюдающим)».

8. После полного завершения целевых инструктажей допускающий должен:

8.1. Проконтролировать регистрацию подписями:

в обоих экземплярах наряда факта проведения и получения целевых инструктажей от ответственного руководителя работ и производителя работ (наблюдающего) в таблице «Регистрация целевого инструктажа, проводимого ответственным руководителем (производителем работ, наблюдающим)»;

в графе 8 «Подписи работников, проводивших и получивших целевые инструктажи» Журнала учета работ по нарядам-допускам и распоряжениям для работы в электроустановках факта проведения и получения бригадой целевого инструктажа при допуске по распоряжению.

8.2. Выдать (при необходимости) ключи от дверей электроустановки с записью в журнале учета выдачи ключей.

8.3. Оформить:

в обоих экземплярах наряда ежедневный допуск к работе подписями допускающего и производителя работ (наблюдающего) в графах таблицы «Ежедневный допуск к работе и время ее окончания»;

в графе 9 «К работе приступили (дата, время)» Журнала учета работ по нарядам и распоряжениям для работы в электроустановках, при допуске по распоряжению.

8.4. Передать один бланк наряда производителю работ.

8.5. Дать разрешение бригаде приступить к работе.

8.6. Закончить видеофиксацию.

8.7. Доложить о допуске бригады вышестоящему оперативному

персоналу (если требуется).

8.8. Сделать запись о допуске бригады в оперативном журнале.

9. Порядок повторного допуска по наряду (для работника, осуществляющего допуск бригады)

9.1. При перерыве в работе на протяжении рабочего дня (на обед, по условиям работы) бригада должна быть удалена с рабочего места, а двери распределительного устройства закрыты на замок.

Наряд остается у производителя работ (наблюдающего). Члены бригады не имеют права возвращаться после перерыва на рабочее место без производителя работ (наблюдающего). Допуск к работе после такого перерыва выполняет производитель работ (наблюдающий) без указания в наряде.

9.2. При перерыве в работе в связи с окончанием рабочего дня бригада должна быть удалена с рабочего места.

Плакаты безопасности, ограждения, флажки, заземления не снимаются.

Производитель работ (наблюдающий) должен сдать наряд допускаящему, а в случае отсутствия допускаящего на рабочем месте оставить наряд в отведенном для этого месте. В электроустановках, не имеющих местного оперативного персонала, производителю работ (наблюдающему) разрешается по окончании рабочего дня оставлять наряд у себя.

Окончание работы производитель работ (наблюдающий) оформляет подписью в своем экземпляре наряда.

9.3. Повторный допуск к работе в последующие дни на подготовленное рабочее место осуществляет допускаящий или с его разрешения ответственный руководитель работ. Разрешение на повторный допуск фиксируется в оперативном журнале. При этом разрешения на допуск к работе от вышестоящего оперативного персонала не требуется.

Производитель работ (наблюдающий), с разрешения допускаящего, имеет право допустить бригаду к работе на подготовленное рабочее место, если ему это поручено, с записью в строке «Отдельные указания» наряда.

Допуск к работе, выполняемый допускаящим из числа оперативного персонала, оформляется в двух экземплярах наряда. Допуск к работе, осуществляемый ответственным руководителем или производителем работ (наблюдающим), оформляется в экземпляре наряда, находящемся у производителя работ (наблюдающего).

9.4. До проведения повторного допуска необходимо:

9.4.1. Убедиться:

в сохранении состояния выполненных технических мероприятий по подготовке рабочего места путем личного осмотра, по записям в оперативном журнале, по оперативной схеме и по сообщениям оперативного, оперативно-ремонтного персонала, задействованных в работе организаций;

в целостности и сохранности оставленных плакатов, ограждений, флажков;

в надежности заземлений;

в неизменности состава бригады (при введении в состав бригады нового работника (члена бригады), производитель работ должен проинструктировать

его о мерах по безопасному выполнению конкретной работы с учетом требований действующих Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок и настоящего Порядка);

что при выполнении работ с подъемными сооружениями не изменились (сохранены) условия, обеспечивающие безопасность их использования (работник, ответственный за безопасное производство работ кранами (подъемниками, вышками), тип подъемного сооружения, стропальщики, рабочие люльки, сигнальщики (при необходимости), место установки подъемного сооружения);

что при выполнении огневых работ не изменились (сохранены) условия, обеспечивающие безопасность их проведения (работники, непосредственно выполняющие огневые работы, ответственный руководитель работ, производитель работ, принятые меры безопасности);

что при выполнении работ на высоте не изменились (сохранены) условия, обеспечивающие безопасность их проведения (ответственный руководитель работ на высоте, ответственный исполнитель работ на высоте, выполненные для безопасного проведения работ на высоте мероприятия, предохранительные устройства, приспособления и т.п.).

9.4.2. Проверить:

наличие (при необходимости) проекта производства работ (при производстве работ на высоте – плана производства работ на высоте и плана мероприятий по эвакуации и спасению работников при возникновении аварийной ситуации и при проведении спасательных работ) (далее - ППР) или технологической карты (далее - ТК), соответствие ППР, ТК планируемой работе и ознакомление работников бригады с ними под подпись;

наличие (при необходимости) у производителя работ рабочей программы вывода в проверку (ввода в работу) устройства РЗА;

наличие согласования выполнения работ в месте проведения работ по другому наряду с работником, выдавшим первый наряд (ответственным руководителем или производителем работ).

9.4.3. Провести бригаду на рабочее место.

9.5. По прибытии на рабочее место для осуществления допуска необходимо начать видеофиксацию, назвав дату, время, номер наряда, наименование электроустановки, свою фамилию и инициалы, после чего ознакомить инструктируемых с содержанием наряда, при этом проверить:

соответствие состава бригады составу, указанному в наряде по удостоверениям о проверке знаний правил работы в электроустановках;

наличие на рабочем месте в полном объеме необходимого инструмента, приспособлений, средств защиты (при допуске, проводимом ответственным руководителем работ, производителем работ);

наличие бригадной (переносной) аптечки первой помощи;

наличие и соответствие специальной одежды условиям предстоящей работы с учетом имеющихся на рабочем месте опасных и вредных производственных факторов;

наличие, при необходимости, первичных средств пожаротушения и их

исправность.

9.5.1. Показать бригаде:

что не ограждённые токоведущие части, к которым возможно случайное приближение людей, кранов, подъемников (вышек), отключены;

в электроустановках выше 1000 В наличие видимого разрыва в непосредственной зоне видимости с рабочего места (при его создании);

границы рабочего места, установленные ограждения, пути прохода (выхода) к месту работы, места заезда (выезда) техники в зону работ, вывешенные запрещающие, указательные, предупреждающие и предписывающие плакаты, находящиеся в непосредственной зоне видимости с рабочего места, места расположения первичных средств пожаротушения;

ближайшие к рабочему месту оборудование и токоведущие части ремонтируемого оборудования и соседних присоединений, к которым не допускается приближаться независимо от того, находятся они под напряжением или нет.

9.5.2. Проинформировать бригаду:

9.5.2.1. О результатах проверки выполнения мероприятий, указанных в пункте 9.4 настоящего Порядка и о том, что мероприятия по подготовке рабочего места не изменились и не появились другие (новые) опасные (вредные) производственные факторы и риски, кроме этого продемонстрировать отсутствие напряжения показом установленных заземлений или проверкой отсутствия напряжения;

9.5.2.2. О недопущении самовольного расширения рабочего места и объема задания, определенного нарядом;

9.5.2.3. Об опасных производственных факторах (рисках), имеющих на рабочем месте, и мерах безопасности, которые должны при этом соблюдать работники (в соответствии характером и условиями предстоящей работы на текущий день);

9.5.2.4. Об обеспечении само- и взаимоконтроля при выполнении работ, а также необходимости постоянного контроля (надзора) за работающими со стороны производителя работ и запрете совмещения надзора наблюдающим с выполнением какой-либо работы;

9.5.2.5. О том, что все оборудование, находящееся вне огражденного рабочего места, следует считать оборудованием, находящимся под напряжением;

9.5.2.6. О телефонах вызова экстренных служб и порядке сообщения о несчастном случае, аварии или пожаре (возгорания).

9.5.2.7. Об обязанности по выполнению личных мер безопасности, о необходимости применения безопасных методов и приемов труда и выполнении требований производственной безопасности, о необходимости обращать внимание на поведение других работников, а в случае выявления какого-либо нарушения незамедлительно информировать своих непосредственных руководителей.

9.5.3. Получить подтверждение от членов бригады о готовности к проведению работ.

9.5.4. Осуществить контроль состояния здоровья членов бригады путем опроса о состоянии здоровья каждого работника. При выявлении членов бригады с подозрением на неудовлетворительное состояние здоровья, а также нахождение в состоянии алкогольного, наркотического и/или токсического опьянения - прекратить допуск, вывести бригаду с рабочего места и сообщить о данном факте своему непосредственному руководителю.

9.5.5. Провести устный опрос всех инструктируемых на предмет усвоения целевого инструктажа.

(Примерные вопросы:

Какое у Вас задание на выполнение предстоящих работ согласно наряду (распоряжению)?

Что отключено? Что осталось под напряжением?

Опасные (вредные) производственные факторы (риски), имеющиеся на рабочем месте (*в соответствии с характером и условиями предстоящей работы*)?

Где наиболее опасные места работ?

На какое расстояние не допускается приближение людей, механизмов к находящимся под напряжением не огражденным токоведущим частям в данной электроустановке?

Другие вопросы в зависимости от характера и условий предстоящей работы в рамках проведенного целевого инструктажа.

9.5.6. Выдать ключи от дверей электроустановки с записью в журнале учета выдачи ключей (при допуске бригады допускающим);

9.5.7. Оформить подписями в наряде таблицы «Ежедневный допуск к работе и время ее окончания».

9.5.8. Дать разрешение бригаде приступить к работе.

9.5.9. Закончить видеофиксацию.

9.5.10. Доложить о допуске бригады вышестоящему оперативному персоналу (если требуется).

9.5.11. Сделать запись о допуске бригады в оперативной документации (при допуске бригады допускающим).

9.6. Целевой инструктаж ответственного руководителя работ, производителя работ (наблюдающего) при повторном допуске к работе по наряду должен проводиться в объеме целевого инструктажа, проводимого при первичном допуске бригады к работе с указанием мер безопасности на текущий рабочий день.