

Tipo de Documento:	Instrução de Trabalho	Página 1 de 1
Descrição:	IT – 12.5 – Análise Crítica de Tarefas	REVISÃO Nº: 02
		Data: 01/06/2026

ACT: 07		Atividade: Limpeza do Separador de Água e Óleo - SAO
Setor: Manutenção/Reparos		Local: Empresas diversas
Envolvidos: Funcionários envolvidos na manutenção e reparos de máquinas		
Ferramentas elétricas, manuais, pneumáticas e equipamentos necessários (diversos)		
• Pá • Enxada • Carrinho de mão	• Saco plástico • Vassoura • Bombonas	• Facão • Balde • Rodo
EPCs (Equipamentos de Proteção Coletiva) utilizados na atividade		
• Não aplicável		
EPIs (Equipamentos de Proteção Individual) obrigatórios para realização da atividade		
• Luva de Neoprene • Avental impermeável	• Óculos de segurança • Respirador PFF2	• Pernaíra • Botina de proteção/sapato segurança
Equipamentos de proteção para trabalhadores elétricos		
• Não aplicável.		
Verificação de segurança para trabalhos elétricos		
• Não aplicável.		
Descrição da Atividade		
• Inspecionar periodicamente as canaletas e caixas do sistema SAO e, estando cheias procede à limpeza. • Retirar todos os resíduos existentes nas canaletas e na caixa. • Armazenar estes resíduos em bombonas plásticas e mantê-las em piso impermeável e tampadas. • Para mais detalhes consultar a IT 13.4.1 – Manutenção do Separador de Água e Óleo • Caso ocorra a contaminação do solo com o resíduo retirado do sistema proceder da seguinte forma: ➢ Retirar o excesso do derramamento e depositar em bombonas; ➢ Rapar o solo contaminado e colocar o carrinho de mão ➢ Misturar areia/terra ao solo contaminado de forma a torná-lo menos concentrado (inferior a 5%) e após espalhar este resíduo nas áreas de cultura.		
Perigos relacionados à atividade		
• Corte • Fratura	• Laceração • Doenças de pele	• Contusões • DORT
Medidas de controle de perigos		
• Utilizar EPIs • Sinalizar o local no momento da limpeza • Não deixar resíduos dos SAO's cair no chão, evitando assim a contaminação do solo • Deverá ser emitido o registro R 12.5 – Análise Preliminar de Risco. • Realizar o descarte adequado do Material.		