

NewsScan — справка по кнопкам

Диапазон отображения: -120...-50 dBm, фиксированный.

Режим сканирования (основной)

Кнопка	Действие
UP / DOWN	Передвинуть курсор выделения
2	Zoom in — сузить диапазон до области курсора
8	Zoom out — вернуться к предыдущему диапазону
3 / 9	Шаг сканирования +/-
1 / 7	Задержка на точку +/- 100 мкс
4	Still — зафиксироваться на частоте под курсором
6	Lock to peak — перейти в still на частоту пика
5	Ввести диапазон вручную (start-end)
F	Вкл/выкл панель настройки шумодава
0	Открыть меню параметров радио (REGSMENU)
SIDE1	Добавить последнюю активную частоту в blacklist
SIDE2	Добавить последнюю активную частоту в whitelist
*	Открыть список найденных частот (lootlist)

Маркер пика отображается автоматически после каждого полного свипа: частота и уровень в dBm по центру над спектром.

Триггер: если шумодав срабатывает во время скана — автоматический переход в still+listen на обнаруженной частоте.

Режим Still / Listen

Спектр заморожен. Измерения R/N/G идут непрерывно на текущей частоте.

Кнопка	Действие
UP / DOWN (вкл. удержание)	Шаг по частоте в пределах диапазона
1 / 7	Задержка $\pm$ 100 мкс
SIDE1	Вкл/выкл монитор-режим (скроллинг-граф сигнала)
EXIT	Выйти из listen → выйти из still

Панель настройки шумодава (KEY_F)

Активна поверх любого режима. Пороги применяются как при триггере, так и при ручном listen.

Кнопка	Параметр	Направление
1 / 7	RSSI порог (R $\geq$)	1 = жёстче (↑), 7 = мягче (↓)
2 / 8	Noise порог (N $<$)	2 = жёстче (↓), 8 = мягче (↑)
3 / 9	Glitch порог (G $<$)	3 = жёстче (↓), 9 = мягче (↑)
0	Шаг изменения	1 → 10 → 100 → 1
EXIT / F	Заккрыть панель	

Шумодав открыт когда: **RSSI $\geq$ R** И **Noise $<$ N** И **Glitch $<$ G**.

Меню параметров радио (KEY_0 / REGSMENU)

Позволяет менять параметры чипа прямо из анализатора.

Кнопка	Действие
UP / DOWN	Навигация по параметрам
LEFT / RIGHT	Изменить значение
0 / EXIT	Заккрыть меню

Доступные параметры зависят от активного радио (BK4819 / SI4732 / BK1080).

Для BK4819: Radio, Gain, Bandwidth, Squelch, Modulation, Step, AFC, фильтры, девиация, скремблер, мощность и др.