

Guia de Procedimento

Configuração dos Equipamentos e Aplicativos



Autor: Equipe de tecnologia

26 de maio de 2026

Sumário

1	Objetivo	2
2	Pré-requisitos	2
2.1	Materiais Necessários	2
2.2	Condições para o funcionamento	2
3	Procedimento	2
3.1	Extração de dados	2
3.2	Reset do Smartphone	3
3.3	Configuração da conta no smartphone	3
3.4	Reset do SmartRing	3
3.5	Instalação de aplicativos	4
3.6	Aplicativos	4
3.7	Configurações iniciais dos aplicativos	5
4	Observações Finais	5

1 Objetivo

Descrever o procedimento para configuração e instalação correta dos aplicativos nos equipamentos.

2 Pré-requisitos

2.1 Materiais Necessários

- Dispositivos
 - Smartphone Galaxy A56
 - SmartWatch Galaxy Watch 8
 - SmartRing Galaxy Ring
- Computador para extração de dados e instalação dos aplicativos
- Cabo USB-C

2.2 Condições para o funcionamento

- Os dispositivos devem estar carregados

3 Procedimento

3.1 Extração de dados

- Criar pasta dados. Meus arquivos -> Armazenamento interno -> Clique nos três pontos na parte superior direita e selecione “criar pasta” -> Nomeie a pasta como: Dados e -> clique criar.
- Ir na pasta Documents do celular, selecionar e copiar todos os dados contidos para uma pasta "Dados".
- Compactar a pasta "Dados" para uma pasta "Dados.zip". -> Selecione a pasta "Dados" -> Mais -> "Compactar pasta" ->
- Entrar na API de gerenciamento de kits e extração de dados, ir em Uploads e enviar o arquivo zipado. (Inserir id do participante, Kit e enviar)
- Confirmar se os dados foram recebidos corretamente. A API identificará o resultado.

3.2 Reset do Smartphone

- Conectar o celular ao computador com um cabo USB-C
- Abrir o terminal e digitar `-> adb reboot recovery`
- O celular em seguida irá reiniciar.
- Com os botões de "Aumentar Volume" e "Diminuir volume" mova até "Wipe data/factory reset"
- Com o botão de "Ligar/Desligar" selecione a opção e confirme a mesma: "Factory data reset"
- Após o Reset, selecione "Reboot system now"
- Aceite os termos obrigatórios
- Desative o wi-fi
- Desative o "Bloqueador Automático" e aceite os termos do Google.

3.3 Configuração da conta no smartphone

- Conecte ao wi-fi
- Vá em configurações `->` Google `->` Fazer login `->` Insira os dados padrões da conta:
 - `->` email: `ecg_pxx@uea.edu.br` - esse xx é o ID do participante (ex: participante01: `ecg_p01@uea.edu.br`)
 - senha: `est0359@` - padronizada.
- Para a Samsung Account:
- Configurações `->` Samsung Account `->` Entrar com Google `->` Escolha a conta do Google `->` Coloque a data de nascimento padronizada: `01/Jan/2000` `->` Insira o número do telefone para receber o código `->` Aceite os termos. `->` Conta criada.

3.4 Reset do SmartRing

- No Relógio, vá em configurações
- Selecione "sobre o relógio"
- Selecione "Restaurar" e confirme.

3.5 Instalação de aplicativos

- Conecte o celular no computador por meio de um cabo USB-C
- No celular, ative o "Modo Desenvolvedor" e desabilite nas configurações a opção "Bloqueador automático".

Como ativar o "Modo Desenvolvedor": Configurações -> Sobre o Celular -> Informações do Software -> Clique 7 vezes em número de compilação.

- Nas "Opções de Desenvolvedor" ative a depuração por USB.
- Com o cabo conectado, selecione o modo "Transferência de dados".

3.6 Aplicativos

No Terminal, instale os dois aplicativos, conforme os passos:

- Digite: `adb install GPT_HRPClinical_Release_2_0_6_Phone.apk`
- Digite: `adb install com_sec_smartring2-Phone-24120318-1_3_4-1.apk`
- Depois de instalado, desconecte o celular do computador.

Para o relógio:

- Conecte o relógio ao computador
- Ative o modo Desenvolvedor do relógio. -> Configurações -> "Sobre o relógio--> "Informações de software--> Clicar 5 vezes em "versão software".
- Vá em Configurações -> Opções de Desenvolvedor -> e selecione "Depuração por ADB".
- Mais embaixo, selecione "Depuração sem fio" e ative o wi-fi.
- Selecione "Parear novo dispositivo"
- Abra o terminal no computador e digite: `adb pair IP:Porta` (Informação dada no relógio)
- Digite o Token e confirme. Agora está pareado.
- No terminal, digite: `adb connect IP:Porta` (Cuidado que a porta provavelmente mudou, coloque o valor dessa nova porta). - Agora está conectado.
- Caso dê erro ("mais de um device conectado"), desconecte tudo: `"adb disconnect"` e depois conecte de novo: `"adb connect IP:Porta"`

- Para a instalação dos aplicativos no relógio - No terminal digite os seguintes comandos:

```
adb install GPT_HRPClinical_2_2_2_Watch.apk
```

```
adb install GPT_MultiFreqBia_v1_3_1.apk
```

```
adb install GPT_com.sec.cola_release_1.0.85.apk
```

3.7 Configurações iniciais dos aplicativos

4 Observações Finais

Informações importantes sobre o uso do equipamento ou aplicativo.