

ANNEXES

Liste des Layers utilisés à l'ES

Layer	Mechanical Layers	ES et JMO layer config (inspiré d'autres users)
M1	Mechanical 1	Contour PCB, pas utilisé à l'ES. Certaines librairies utilisent ce layer pour des contours de composants. Voir M27
M2	PCB Mfg Notes	Infos diverses pour le fabricant du PCB. <i>PCB notes and comments for the PCB manufacturer/assembler (included in Gerber output).</i>
M3	Gen Private Notes	General notes and comments that the PCB manufacturer/assembler does not need to know about (not included in Gerber output).
M4	Assembly Notes	Infos diverses pour l'assembleur du PCB
M5 M6	PCB Data	Données liées au PCB qui ne sont pas sur la sérigraphie (ex no. Du PCB nu)
M7 M8	Assembly Data	Données liées à l'assemblage du PCB qui ne sont pas sur la sérigraphie (ex no. Du PCB assemblé)
M9 M10	Title Block	
M11 M12	Top Dims Bottom Dims	Top et Bottom layers pour la cotation mécanique, dimensions du PCB. En général M11 devrait suffire.
M13 M14	Component bodies	Corps des composants <i>Top layer component body information (3D models and mechanical outlines, paired with M14)</i>
M15 M16	Components Courtyards	Zone Encombrement composant et son origine (+) <i>Top layer courtyard and assembly information (paired with M16).</i>
M17	Enclosure Top	Boîtier dans lequel le PCB est inséré, partie Top
M18	Enclosure Bottom	Boîtier dans lequel le PCB est inséré, partie Bottom
M19	Keepout Sketch	Croquis de construction keepout
M21	Mec Sketch	Croquis de construction mécanique général
M23	Top Ext 3D Bodies	Corps d'objets externes au PCB
M24	Bottom Ext 3D Bodies	Corps d'objets externes au PCB
M27	Board Outline (ES)	Contour PCB pour l'ES

Notes : Le contour du PCB est automatiquement présent dans la couche multiLayer.