
அரோமேட்டிக் சேர்மங்களுக்குப் பெயரிடுதல்

அரோமேட்டிக் சேர்மமானது உட்கரு மற்றும் பக்கச் சங்கிலி ஆகிய இரு பகுதிகளை உள்ளடக்கியது.


(A) உட்கரு: அரோமேட்டிக் சேர்மத்தில் காணப்படும் பென்சீன் வளையம் உட்கரு எனப்படுகிறது.

இது பின்வருமாறு குறிப்பிடப்படுகிறது.




(B) பக்கச் சங்கிலி: பென்சீன் வளையத்தில் உள்ள ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட ஹைட்ரஜன் அணுக்களை ஆல்கைல் அல்லது அலிபாட்டிக் தொகுதியால் பதிலீடு செய்யப்பட்டு அத்தொகுதிகள் உட்கருவுடன் இணைக்கப்பட்டிருப்பின் அவை பக்க சங்கிலி என அழைக்கப்படுகிறது.


ஆல்கைல் தொகுதி



உட்கரு ஒன்று, இரண்டு அல்லது மூன்று ஹைட்ரஜன் அணுக்கள் முறையே பிற தொகுதிகளால் பென்சீன் வளையத்தில் பதிலீடு செய்யப்பட்டிருப்பின் அவை முறையே மோனோ, டை மற்றும் ட்ரை பதிலீடு செய்யப்பட்ட பெறுதிகள் என அழைக்கப்படுகின்றன.

எடுத்துக்காட்டு:





பென்சீனில் உள்ள ஒன்றிற்கும் மேற்பட்ட ஹைட்ரஜன் அணுக்கள் பிற அணுக்கள் அல்லது தொகுதிகளால் பதிலீடு செய்யப்படும் போது, அத்தொகுதிகளின் இட அமைவானது 1,2,3,.... போன்ற எண்ணுருக்களால் குறிப்பிடப்படுகின்றன. இரு பதிலீடு செய்யப்பட்ட பென்சீன்களில், தொடர்புடைய தொகுதிகளின் இட அமைவானது பின்வருமாறு குறிப்பிடப்படலாம்.

ஆர்த்தோ-அருகருகில்-o-என்ற எழுத்தால் குறிப்பிடப்படுகின்றது.

மெட்டா-ஒன்றுவிட்டு ஒன்று-m-என்ற எழுத்தால் குறிப்பிடப்படுகின்றது.

பாரா-நேரெதிர்-p-என்ற எழுத்தால் குறிப்பிடப்படுகின்றது.

அரோமேட்டிக்சேர்மங்கள்அடிப்படையில் இரு வகைகளாகப் பிரிக்கப்படுகின்றன.

1. உட்கரு பதிலீடு செய்யப்பட்ட அரோமேட்டிக் சேர்மங்கள்: இத்தகைய சேர்மங்களில் வினைசெயல் தொகுதி பென்சீன் வளையத்துடன் நேரடியாக இணைக்கப்பட்டுள்ளன. இவைகள் பென்சீனின் பெறுதியாக பெயரிடப்படுகின்றன.