

Specificație de testare manuală

eSoft Facturi — aplicație desktop de facturare

Aplicație	eSoft Facturi (Tauri 2 + Next.js, Windows)
Versiune testată	v1.0.9
Beneficiar	KARIN SRL — Seini, jud. Maramureș
Sistem ERP integrat	WinMentor Enterprise (WME) — REST / DataSnap
Tip de testare	Manuală, funcțională, end-to-end
Număr cazuri de test	235 (structurate pe 18 capitole)
Tester	
Data începerii	
Versiune document	1.0

Cuprins

0	Cum se folosește acest document
1	Pregătirea mediului de testare
2	Configurarea inițială a firmei și a agentului TC-CFG (18 cazuri)
3	Autentificare și roluri TC-AUT (12 cazuri)
4	Prima pornire (First Run) TC-FR (7 cazuri)
5	Sincronizarea datelor TC-SIN (13 cazuri)
6	Panoul principal (Acasă) TC-HOM (8 cazuri)
7	Date — Parteneri și Articole TC-DAT (14 cazuri)
8	Emiterea unei facturi (wizard 4 pași) TC-FAC (24 cazuri)
9	Lista de facturi și trimiterea în WME TC-LST (16 cazuri)
10	Detalii factură TC-DET (7 cazuri)
11	Printarea — lanțul complet TC-PRN (14 cazuri)
12	Certificatul de calitate TC-CER (11 cazuri)
13	Chitanțe / încasări TC-CHI (22 cazuri)
14	Centralizator zi (Rapoarte) TC-CEN (15 cazuri)
15	Setări (Administrator) TC-SET (16 cazuri)
16	Comportament offline și reziliență TC-OFF (11 cazuri)
17	Reconcilierea cifrelor TC-REC (9 cazuri)
18	Regresie pe versiuni v1.0.4 → v1.0.9 TC-REG (12 cazuri)
19	Ecrane ascunse / de dezvoltare TC-DEV (6 cazuri)
20	Matricea de permisiuni Agent vs. Administrator
21	Anexa A — Mesaje de eroare așteptate
22	Anexa B — Fișiere, foldere și resetarea aplicației
23	Anexa C — Defecte cunoscute de confirmat
24	Anexa D — Formular de raportare defect
25	Anexa E — Sumar de execuție

0. Cum se folosește acest document

0.1 Scopul documentului

Acest document descrie **toate fluxurile funcționale** ale aplicației eSoft Facturi v1.0.9 și modul în care trebuie verificate manual, pas cu pas. Este scris astfel încât o persoană care nu a mai folosit aplicația să poată parcurge întregul set de teste doar citind acest document.

Fiecare capitol acoperă un ecran sau un flux. Cazurile de test sunt numerotate și pot fi executate în ordinea din document — ordinea este aleasă intenționat, astfel încât datele create într-un capitol să fie folosite în capitolul următor.

0.2 Structura unui caz de test

Cazurile sunt grupate în tabele, câte un rând per caz. Coloana **ID** conține numărul cazului, un cerc colorat cu prioritatea (Critică, Importantă, Medie, Scăzută) și rolul cu care se execută. În ultima coloană bifează **P** (pass), **F** (fail) sau **B** (blocat) și scrie observațiile pe rândul de sub tabel sau pe o foaie separată.

ID	CAZ	PAȘI	REZULTAT AȘTEPTAT	P/F
TC-XXX-000  Agent / Administrator	Titlul cazului de test	1. Acțiunea concretă pe care o face testerul.	Ce trebuie să se întâmple. Dacă nu se întâmplă exact acest lucru, cazul este FAIL.	P F B

0.3 Prioritățile

Prioritate	Semnificație	Ce facem dacă pică
Critică	Blochează activitatea zilnică: nu se poate emite, printa sau trimite un document; se pierd date; cifrele sunt greșite.	Se raportează imediat, telefonic. Livrarea se oprește.
Mare	Funcție importantă nu merge, dar există o cale ocolitoare.	Se raportează în aceeași zi.
Medie	Comportament greșit, dar fără impact asupra documentelor emise.	Se raportează la finalul sesiunii.
Mică	Cosmetic: text, aliniere, traducere.	Se notează în sumar.

0.4 Reguli de aur pentru tester

- Nu presupune nimic.** Dacă în „Rezultat așteptat” scrie un text exact între ghilimele, textul din aplicație trebuie să fie identic, inclusiv diacriticele. Orice diferență se notează.
- Verifică și hârtia, nu doar ecranul.** Aproape toate defectele grave ale acestei aplicații apar la printare. Păstrează fiecare bon printat, notează pe el ID-ul cazului de test.
- Notificările (toast) apar în dreapta-sus** și dispar singure în câteva secunde. Fii atent imediat după fiecare click.
- După fiecare test care trimite ceva în WME, verifică și în WinMentor** că documentul a ajuns și că nu s-a dublat.
- Fă o fotografie / captură de ecran la orice eroare.** Notează ora exactă — se poate corela cu fișierul de log.
- Nu sări peste capitolul 1.** Testele următoare presupun un mediu pregătit conform capitolului 1.

0.5 Legendă notații

Notație	Semnificație
%APPDATA%	Se scrie literal în bara Windows Explorer; se rezolvă la C:\Users\<utilizator>\AppData\Roaming .
„Text”	Text care trebuie să apară exact așa în aplicație.
Buton	Element pe care se dă click.
Meniu → Submeniu	Cale de navigare.

WME	WinMentor Enterprise — sistemul ERP central.
Cofraj	30 de ouă. Toate rapoartele convertesc bucăți în cofraje împărțind la 30.

2. Configurarea inițială a firmei și a agentului

Acest capitol acoperă tot ce trebuie făcut pe un calculator nou, de la instalare până la momentul în care se poate emite prima factură validă. Se execută **o singură dată**, pe o instalare curată (secțiunea 1.4), și în ordinea de mai jos.

Ordinea contează Aplicația nu are un „wizard de configurare firmă”. Configurarea se face din **Setări**, care este vizibil **doar pentru Administrator**. Prin urmare prima autentificare pe un calculator nou trebuie făcută ca Administrator, nu ca Agent. Vezi TC-CFG-002, care este cel mai frecvent motiv pentru care o instalare nouă „nu pornește”.

2.1 Instalare și prima deschidere

ID	CAZ	PAȘI	REZULTAT AȘTEPTAT	P/F
TC-CFG-001 	Instalarea aplicației pe un calculator curat	- Rulează kitul de instalare și parcurge pașii propuși, fără a schimba folderul implicit. - La final, pornește aplicația de pe scurtătura din meniul Start. - Verifică versiunea afișată în partea de jos a meniului lateral.	- Instalarea se termină fără erori și fără avertismente de securitate blocante. - Aplicația pornește și afișează ecranul de autentificare cu titlul „eSoft Facturi”. - În subsolul meniului lateral scrie „v1.0.9 • © 2026 eSoft”. - Fereastra se poate redimensiona și maximiza.	P F B
TC-CFG-002  Agent	Instalare nouă: Agentul nu poate finaliza configurarea (blocaj așteptat)	- Pornește aplicația. Pe ecranul de autentificare alege Agent, apoi Continuă. - Așteaptă apariția ferestrei de primă pornire. - Citește mesajul afișat și apasă butonul propus.	- Apare fereastra „eSoft Facturi — Pregătire aplicație pentru prima utilizare” cu titlul „Server WME neconfigurat” și textul „Înainte de prima sincronizare trebuie să configurezi adresa IP a serverului WME în Setări.” - Butonul afișat este „Mergi la Setări”. La apăsarea butonului, agentul este trimis înapoi pe pagina Acasă cu notificarea roșie „Acces interzis - doar pentru Administrator”, deci nu poate finaliza configurarea. Acesta este un defect confirmat, nu o eroare de testare. Notează-l ca atare. Soluția de lucru: deconectare (Schimbă utilizator) și autentificare ca Administrator. Verifică dacă în versiunea testată butonul a fost corectat — dacă duce corect în Setări, marchează FAIL pe acest caz și raportează că descrierea din spec trebuie actualizată.	P F B
TC-CFG-003  Administrator	Cardul „Server WME” semnalează starea neconfigurată	- Meniu lateral → Setări. - Privește primul card din pagină.	- Cardul se numește „Server WME” și are chenar portocaliu/chihlimbariu. - Lângă titlu apare eticheta „Neconfigurat” cu un triunghi de avertizare. - Descriere: „Adresa IP și portul serverului WME Winmentor — necesare pentru sincronizare și trimiterea documentelor”. - Câmpul „Adresă IP Server WME” este gol, cu sugestia „Ex: 192.168.1.100”; câmpul „Port” are sugestia „8089”.	P F B
TC-CFG-004  Administrator	Salvarea adresei serverului WME	- În cardul Server WME, completează „Adresă IP Server WME” cu IP-ul real. - Completează „Port” cu portul real (implicit 8089). - Derulează în jos până la cardul Date Agent și apasă „Salvează date agent”. - Îeși din Setări (mergi pe Acasă) și revino în Setări.	- Apare notificarea verde „Setările agentului au fost salvate!”. - După revenire, IP-ul și portul sunt păstrate, iar chenarul portocaliu și eticheta „Neconfigurat” au dispărut. Capcană de testat explicit: cardul „Server WME” nu are buton propriu de salvare. Singurul buton care salvează IP-ul este „Salvează date agent” din cardul următor. Vezi TC-CFG-005.	P F B

ID	CAZ	PAȘI	REZULTAT AȘTEPTAT	P/F
TC-CFG-005  Administrator	IP-ul se pierde dacă se apasă butonul greșit de salvare	- În cardul Server WME, schimbă IP-ul cu o valoare diferită (ex. 192.168.1.222). Nu apăsa „Salvează date agent”. Derulează până la cardul Setări Printare și apasă „Salvează setările”. - Navighează pe Acasă și revino în Setări.	- Apare notificarea „Setările au fost salvate!” (aceasta se referă doar la imprimantă). - La revenire, IP-ul a revenit la valoarea veche — modificarea s-a pierdut fără niciun avertisment. Defect de confirmat: două butoane de salvare pe același ecran, fără indicație vizuală care card salvează ce. Recomandare de raportat: cardul Server WME să aibă buton propriu sau un singur buton global.	P F B
TC-CFG-006  Administrator	Validarea portului WME	- Introdu în câmpul „Port” valoarea 0 și salvează cu „Salvează date agent”. Reîncarcă pagina Setări și notează valoarea afișată. - Repetă cu valoarea 70000. - Repetă cu valoarea 8089. - Repetă cu câmpul lăsat gol.	- Valorile în afara intervalului 1–65535 sunt corectate automat la 8089 la salvare. - Valoarea 8089 se păstrează neschimbată. - Aplicația nu se blochează și nu afișează eroare tehnică netradusă.	P F B
TC-CFG-007  Administrator	IP invalid: comportamentul la sincronizare	- Introdu în „Adresă IP Server WME” un text fără sens: abcdef. Salvează. - Apasă „Sincronizează Acum” din cardul Sincronizare Date. - Notează mesajul primit și timpul până la apariția lui. - Repune IP-ul corect și salvează.	- Câmpul acceptă textul (nu există validare de format — acest lucru se notează ca observație). - Sincronizarea eșuează cu o notificare roșie de forma „Eroare la sincronizare: ...”. - Eroarea apare în cel mult ~35 de secunde (timeout-ul de rețea) și aplicația rămâne utilizabilă, nu se blochează. - Datele existente local nu se pierd.	P F B
TC-CFG-008  Administrator	Completarea integrală a cardului „Date Agent”	- Completează, în ordine, toate câmpurile din cardul Date Agent: Nume Agent, Marca Agent, Nume Casă, Serie Carnet, Serie Carnet Livrări, Simbol Gestione Livrare, Tip Contabil, Serie Comandă Certificat, ID Client Certificat, Cod Carnet Facturi, Cod Carnet Livrări, Cod Delegat, Numele Delegatului, Act Delegat, Număr Auto. - Apasă „Salvează date agent”. - Navighează pe Acasă, revino în Setări și verifică fiecare câmp.	- Butonul afișează temporar „Se salvează...”. - Apare notificarea verde „Setările agentului au fost salvate!”. Toate cele 15 câmpuri își păstrează valoarea după reîncărcare, inclusiv diacriticele din nume.	P F B
TC-CFG-009  Administrator	Marca Agent nenumerică — acceptată la salvare, respinsă la trimitere	- În câmpul Marca Agent introdu exact valoarea sugerată de aplicație: AG123. Salvează. - Emite o factură de test (capitolul 8) și încearcă să o trimiți din lista de facturi. - Deschide factura și citește mesajul de eroare. - Repune Marca Agent la valoarea numerică corectă, salvează și retrimite factura.	- Salvarea reușește fără avertisment (defect de raportat: sugestia din câmp induce în eroare). - Trimiterea eșuează, iar în detaliile facturii apare mesajul „Marca Agent must be numeric for WME sending.” - Mesajul este în limba engleză într-o interfață în română — se notează ca defect de traducere. - După corectarea mărcii, aceeași factură se trimite cu succes, fără a fi nevoie să fie recreată.	P F B
TC-CFG-010  Administrator	Schimbarea Mărcii Agent șterge și resincronizează partenerii	- Schimbă Marca Agent cu o altă valoare numerică validă și apasă „Salvează date agent”. - Urmărește succesiunea de notificări. - Mergi în ecranul Date și verifică numărul de parteneri.	- Apare notificarea albastră „Marca Agent a fost schimbată. Se reîncarcă partenerii pentru noul agent...” - Partenerii locali fără facturi asociate sunt șterși, apoi se declanșează automat o sincronizare completă. - Apare „Partenerii au fost resincronizați după modificarea mărcii.” și „Setările agentului au fost salvate!”. - Lista de parteneri se repopulează cu partenerii noii mărci.	P F B

ID	CAZ	PAȘI	REZULTAT AȘTEPTAT	P/F
TC-CFG-011  Administrator	Schimbarea Mărcii Agent în modul offline — scenariu periculos	1. Deconectează calculatorul de la rețea și așteaptă ca indicatorul din antet să devină roșu „Offline”. 2. Schimbă Marca Agent cu altă valoare numerică și salvează. 3. Mergi în ecranul Date și verifică lista de parteneri. 4. Încearcă să emiți o factură. 5. Reconectează rețeaua, apasă butonul Sincronizare din antet și verifică din nou lista.	• Apare notificarea galbenă „Marca Agent a fost salvată, dar ești offline. Fă sincronizarea când revii online.” • Partenerii au fost șterși local și lista este goală — agentul nu mai poate emite facturi până la reconectare. • Aplicația nu se blochează și afișează un mesaj inteligibil, nu o eroare tehnică. • După reconectare și sincronizare, partenerii revin complet. Acest scenariu este un risc real de teren: dacă agentul schimbă marca în mașină, fără semnal, rămâne fără parteneri. Raportează recomandarea de a bloca schimbarea mărcii în modul offline.	P F B
TC-CFG-012  Administrator	Configurarea intervalului de numere pentru facturi	1. Completează „Număr Start” cu valoarea alocată de client (ex. 1001). 2. Completează „Număr Final” (ex. 1010) — interval mic, intenționat, pentru testul TC-FAC-021). 3. Observă câmpul „Număr Curent”. 4. Salvează și reîncarcă pagina.	• Câmpul „Număr Curent” este gri și nu poate fi editat — se actualizează automat la fiecare factură emisă. • După salvare, dacă „Număr Curent” era mai mic decât „Număr Start”, este ridicat automat la valoarea de start. • Textul explicativ afișat: „Setează intervalul de numerotare pentru facturi. Numărul curent se actualizează automat la fiecare factură creată.”	P F B
TC-CFG-013  Administrator	Valori limită la numerotare: zero, start > final	1. Introdu „Număr Start” = 0, salvează, reîncarcă și notează ce valoare este afișată. 2. Introdu „Număr Start” = 5000 și „Număr Final” = 100 (start mai mare decât finalul). Salvează. 3. Încearcă să emiți o factură. 4. Readu intervalul la valorile corecte.	• Valoarea 0 este tratată ca „nesetat” (câmpul rămâne gol) — se notează ca observație. • Aplicația nu împiedică salvarea unui interval inversat — acesta este un defect de raportat (lipsă validare start ≤ final). • La emiterea facturii apare mesajul de depășire a intervalului sau factura nu se creează; aplicația nu se blochează.	P F B
TC-CFG-014  Administrator	Configurarea seriei și numerotării pentru chitanțe	1. Completează „Serie Chitanțe” (ex. CH), „Număr Start”, „Număr Final”. 2. Salvează și emite o chitanță de test (capitolul 13). 3. Verifică seria și numărul de pe chitanța printată. 4. Golește câmpul „Serie Chitanțe”, salvează și emite încă o chitanță.	• Chitanța printată poartă seria și numărul configurate, iar numărul se incrementează la fiecare emisie. • Cu seria goală, aplicația folosește Seria Carnet a facturilor; dacă și aceea lipsește, folosește literal „CH”, conform textului explicativ din ecran.	P F B
TC-CFG-015  Administrator	Selectarea imprimantei termice	1. Deschide lista „Imprimantă” și verifică faptul că imprimanta termică apare în listă. 2. Selectează-o și apasă „Salvează setările”. 3. Repornește aplicația și revino în Setări. 4. Apasă „Reîncarcă imprimante”.	• Lista conține toate imprimantele instalate în Windows. • Apare notificarea „Setările au fost salvate!”. • După repornire, imprimanta selectată este reținută. • „Reîncarcă imprimante” reîmprospătează lista fără a pierde selecția, dacă imprimanta încă există.	P F B

ID	CAZ	PAȘI	REZULTAT AȘTEPTAT	P/F
TC-CFG-016  Administrator	Opțiunile de printare care nu au efect	1. Setează „Număr de copii” = 3 , salvează, apoi printează o factură. Numără foile ieșite. 2. Setează comutatorul „Printare automată” pe oprit, salvează, apoi emite o factură nouă. Observă dacă se printează totuși. 3. Setează „Previzualizare PDF” pe pornit, salvează, apoi printează o factură. Observă dacă se deschide vreo previzualizare. 4. Setează „Lățime hârtie” = A4, salvează, printează. Măsoară lățimea documentului rezultat.		P F B
TC-CFG-017  oricare	Datele firmei emitente pe factura printată	1. Ia bonul printat al facturii (sau deschide fișierul HTML corespunzător din folderul invoices). 2. Compară, caracter cu caracter, fiecare dintre datele de mai jos cu documentele oficiale ale firmei.		P F B
TC-CFG-018  oricare	Datele firmei și codurile de producător pe certificatul de calitate	1. Printează un certificat de calitate (vezi capitolul 12) sau deschide fișierul HTML din folderul certificates . 2. Verifică antetul și codurile de producător.		P F B

3. Autentificare și roluri

Aplicația are două roluri: **Agent** (utilizatorul de teren, fără parolă) și **Administrator** (cu parolă, acces complet). Nu există autentificare pe server — verificarea se face local, în aplicație.

Diferența esențială de reținut Sesiunea de **Agent** se păstrează după repornirea aplicației. Sesiunea de **Administrator** **NU** se păstrează — la fiecare pornire trebuie reintrodusă parola. Acest comportament este intenționat; nu îl raporta ca defect.

ID	CAZ	PAȘI	REZULTAT AȘTEPTAT	P/F
TC-AUT-001  —	Ecranul de autentificare — aspect inițial	1. Pornește aplicația (dacă ești autentificat, apasă întâi „Schimbă utilizator”). 2. Observă ecranul.	• Titlu „eSoft Facturi”, subtitlu „Selectați tipul de utilizator”, siglă vizibilă. • Două butoane mari: „Agent” cu textul „Acces standard” și „Administrator” cu textul „Acces complet”. • Nu există câmp de parolă vizibil în acest moment.	P F B
TC-AUT-002  Agent	Autentificare ca Agent	1. Apasă „Agent”. 2. Observă zona de sub titlu. 3. Apasă „Continuă”.	• Subtitlul devine „Autentificare”, iar în banda gri scrie „Agent” și „Fără parolă”. • Nu apare câmp de parolă. • La apăsarea butonului „Continuă” apare notificarea verde „Autentificat ca Agent” și se deschide pagina Acasă. • În meniul lateral scrie „ Agent”, iar în antet apare eticheta „Agent”.	P F B
TC-AUT-003  Administrator	Autentificare ca Administrator cu parola corectă	1. Apasă „Administrator”. 2. Verifică dacă în câmpul de parolă cursorul este deja poziționat (focus automat). 3. Introdu parola corectă și apasă „Autentificare”.	• Apare eticheta „Parolă Administrator” și câmpul cu textul-sugestie „Introduceți parola”; cursorul este deja în câmp. • Caracterele introduse sunt mascate (puncte), nu vizibile. • Apare notificarea verde „Autentificat ca Administrator” și se deschide pagina Acasă. • În meniul lateral apare intrarea „Setări”, care la Agent lipsește.	P F B
TC-AUT-004  Administrator	Parolă goală la Administrator	1. Apasă „Administrator”. 2. Lasă câmpul gol și apasă „Autentificare”.	• Sub câmp apare textul roșu „Introduceți parola”, însoțit de o pictogramă de avertizare. • Autentificarea nu se produce; rămâi pe ecranul de autentificare.	P F B
TC-AUT-005  Administrator	Parolă greșită la Administrator	1. Apasă „Administrator”. 2. Introdu o parolă greșită (ex. 1234) și apasă „Autentificare”. 3. Începe să tastezi din nou în câmp. 4. Repetă de 5 ori cu parole greșite diferite.	• Apare textul roșu „Parolă incorectă”, iar câmpul de parolă este golit automat. • Mesajul de eroare dispare la prima tastă apăsată. • Nu există blocare după încercări repetate — se notează ca observație de securitate, nu ca defect funcțional. • Nu se acordă în niciun caz acces.	P F B
TC-AUT-006  Administrator	Tasta Enter trimite formularul de autentificare	1. Apasă „Administrator”, tastează parola corectă și apasă tasta Enter (fără a apăsa butonul).	• Autentificarea se produce identic cu apăsarea butonului.	P F B
TC-AUT-007  —	Butonul „Înapoi” resetează selecția rolului	1. Apasă „Administrator”, introdu o parolă greșită pentru a genera eroarea. 2. Apasă „Înapoi”. 3. Apasă din nou „Administrator”.	• Se revine la ecranul cu cele două roluri. • La reintrare, câmpul de parolă este gol și fără mesajul de eroare anterior.	P F B
TC-AUT-008  Agent	Sesiunea de Agent supraviețuiește repornirii	1. Autentifică-te ca Agent. 2. Închide complet aplicația. 3. Pornește aplicația din nou.	• Aplicația se deschide direct pe pagina Acasă, ca Agent, fără a mai cere autentificarea. • Intrarea „Setări” din meniul lateral rămâne ascunsă.	P F B

ID	CAZ	PAȘI	REZULTAT AȘTEPTAT	P/F
TC-AUT-009  Administrator	Sesiunea de Administrator NU supraviețuiește repornirii	1. Autentifică-te ca Administrator. 2. Închide complet aplicația. 3. Pornește aplicația din nou.	• Aplicația cere din nou autentificarea — se afișează ecranul cu cele două roluri. • Nu se intră automat ca Administrator.	P F B
TC-AUT-010  ambele	Schimbarea utilizatorului	1. Fiind autentificat ca Administrator, apasă „Schimbă utilizator” din partea de jos a meniului lateral. 2. Autentifică-te ca Agent. 3. Repetă folosind cardul „Schimbă user” din secțiunea „Navigare Rapidă” de pe pagina Acasă.	• Ambele căi duc la ecranul de autentificare. • După trecerea la Agent, intrarea „Setări” dispăre din meniu și statisticile de pe Acasă se restrâng la ziua curentă. • Nu rămân pe ecran date ale utilizatorului anterior.	P F B
TC-AUT-011  Agent	Agentul nu poate ajunge în Setări	1. Autentifică-te ca Agent. 2. Verifică meniul lateral: intrarea „Setări” trebuie să lipsească. 3. Verifică secțiunea „Navigare Rapidă” de pe Acasă: cardul „Configurare” trebuie să lipsească.	• Nici intrarea din meniu, nici cardul „Configurare” nu sunt vizibile pentru Agent. • Dacă, prin orice mijloc, se ajunge pe ecranul de Setări, apare imediat notificarea roșie „Acces interzis - doar pentru Administrator” și utilizatorul este trimis pe pagina Acasă.	P F B
TC-AUT-012  Agent	Acțiunile rezervate Administratorului sunt ascunse pentru Agent	1. Ca Agent, deschide Facturi și verifică meniul „...” al unei facturi și butoanele de pe card. 2. Deschide Chitanțe și verifică aceleași elemente. 3. Deschide Date → Parteneri și caută butonul de ștergere parteneri. 4. Deschide Chitanțe → Chitanță nouă, alege un partener și treci la pasul „Factură”; caută butonul de ascundere a unei facturi. 5. Deschide Rapoarte și încearcă să modifice datele din calendare.		P F B
TC-FR-001  Administrator	Prima pornire fără internet	1. Pornește aplicația și autentifică-te ca Administrator. 2. Citește fereastra afișată. 3. Apasă „Reîncearcă” încă fiind offline.	• Titlu: „Conexiune necesară”. • Text: „Pentru prima utilizare este necesară o conexiune la internet pentru a descărca lista de parteneri și produse.” • Buton: „Reîncearcă”; la apăsare, mesajul rămâne același. • Restul aplicației rămâne inaccesibil (fereastra blochează interfața).	P F B
TC-FR-002  Administrator	Prima pornire online, fără server WME configurat	1. Pornește aplicația, autentifică-te ca Administrator. 2. Citește fereastra. 3. Apasă „Mergi la Setări”.	• Titlu: „Server WME neconfigurat”, text: „Înainte de prima sincronizare trebuie să configurezi adresa IP a serverului WME în Setări.” • Apăsarea butonului deschide ecranul de Setări, cu cardul Server WME evidențiat în portocaliu.	P F B
TC-FR-003  Administrator	Prima sincronizare reușită	1. Repornește aplicația. 2. Urmărește fereastra de primă pornire până la dispariția ei. Cronometrează durata. 3. Mergi în ecranul Date și verifică numărul de parteneri și de articole.	• Se afișează „Se încarcă datele...”, „Se descarcă lista de parteneri și produse.” și „Vă rugăm așteptați.” cu un indicator de progres. • Fereastra dispăre singură la finalizare, fără intervenția utilizatorului. • Lista de parteneri și lista de articole sunt populate. • Durata totală se notează: secunde.	P F B
TC-FR-004  Administrator	Prima sincronizare eșuată (server WME oprit)	1. Pornește aplicația și autentifică-te. 2. Așteaptă rezultatul. 3. Pornește serviciul WME și apasă „Reîncearcă”.	• Apare titlul „Eroare la sincronizare” și mesajul tehnic returnat de server. • Butonul „Reîncearcă” este disponibil. • După pornirea serviciului, reîncercarea reușește și fereastra dispăre.	P F B

ID	CAZ	PAȘI	REZULTAT AȘTEPTAT	P/F
TC-FR-005 oricare	Fereastra de primă pornire nu mai apare la a doua deschidere	1. După o primă sincronizare reușită, închide și redeschide aplicația.	• Aplicația pornește direct în interfața normală, fără fereastra de primă pornire.	P F B
TC-FR-006 oricare	Fereastra de actualizare automată a aplicației	1. Pornește aplicația și urmărește primele secunde. 2. Dacă apare fereastra de actualizare, așteaptă finalizarea.	• Dacă există o versiune nouă: apar mesajele „Checking for updates...”, apoi „Downloading update...” cu versiunea afișată, iar la final aplicația repornește singură pe versiunea nouă. • Dacă nu există versiune nouă sau nu există internet: aplicația pornește normal, fără mesaje de eroare. • Observație de raportat: textele acestei ferestre sunt în limba engleză.	P F B
TC-FR-007 oricare	Recuperarea după oprirea forțată a aplicației	1. Apasă „Trimite” pe o factură și, imediat ce statusul devine „Se trimite...”, oprește forțat aplicația din Task Manager. 2. Repornește aplicația și deschide lista de Facturi. 3. Verifică în WinMentor dacă factura a ajuns. 4. Dacă nu a ajuns, retrimite-o și verifică din nou.	• După repornire, factura nu mai are statusul „Se trimite...”; a revenit la „În așteptare”. • Aplicația pornește normal, baza de date nu este coruptă. • Cel mai important: după retrimiteri, în WinMentor există o singură factură, nu două. Notează numărul documentului verificat.	P F B

5. Sincronizarea datelor

Sincronizarea aduce în aplicație partenerii, articolele, prețurile de contract și soldurile clienților din WME și, în același timp, trimite spre WME documentele emise offline. Există trei mecanisme distincte, care trebuie testate separat.

Mecanism	Când pornește	Ce face
Butonul Sincronizare din antet	Manual, la cererea utilizatorului	Lațul complet, în 5 pași
Trimiterea automată la revenirea conexiunii	Automat, la fiecare 30 de secunde și la revenirea internetului	Trimite facturile și chitanțele restante
Sincronizarea zilnică programată	Automat, la ora configurată în Setări	Sincronizare completă

Lațul complet al butonului Sincronizare (în această ordine): 1. descarcă parteneri, articole și oferte → 2. pregătește datele pentru certificatele de calitate → 3. trimite facturile în așteptare → 4. actualizează soldurile clienților → 5. trimite chitanțele în așteptare. Fiecare pas are notificarea lui proprie; urmărește-le pe toate.

ID	CAZ	PAȘI	REZULTAT AȘTEPTAT	P/F
TC-SIN-001  oricare	Sincronizare manuală completă, reușită	1. Apasă butonul „Sincronizare” din antet. 2. Notează toate notificările care apar, în ordine. 3. Verifică ecranul Date → parteneri și articole.	• Butonul afișează „Se sincronizează...” cu pictogramă rotativă și devine inactiv pe durata operației. • Apare „Datele au fost actualizate”. • Dacă existau facturi în așteptare, apare o notificare de forma „N facturi trimise cu succes.” (sau „1 factură trimisă cu succes.” la singular). • Apare „Chitanțele au fost sincronizate.” • Listele de parteneri și articole din ecranul Date se actualizează.	P F B
TC-SIN-002  oricare	Butonul de sincronizare este inactiv în modul offline	1. Deconectează rețeaua și așteaptă ca indicatorul să devină „Offline” (până la 30 de secunde). 2. Încearcă să apeși butonul „Sincronizare”. 3. Deschide Setări și verifică butonul mare de sincronizare.	• Butonul din antet este inactiv și nu declanșează nimic. • În Setări, butonul afișează textul „Offline - Nu se poate sincroniza” și este inactiv. • Indicatorul din antet este roșu, cu textul „Offline”.	P F B
TC-SIN-003  Administrator	Informația de ultimă sincronizare	1. Ține cursorul deasupra butonului „Sincronizare” din antet, fără a apăsa. 2. Deschide Setări → Sincronizare Date și compară valorile. 3. Execută o sincronizare și verifică din nou ambele locuri.	• Sugestia afișată conține trei rânduri: „Sincronizare completă: parteneri, produse, solduri, încasări”, „Parteneri: ...”, „Produse: ...”. • Datele afișate în Setări („Ultima sincronizare parteneri” / „...produse”) coincid cu cele din sugestie. • Pe o instalare curată apare „Niciodată”. • După sincronizare, ambele se actualizează la data și ora curente.	P F B
TC-SIN-004  Agent	Trimiterea automată la revenirea internetului	1. Deconectează rețeaua; așteaptă indicatorul „Offline”. 2. Emite 2 facturi și 1 chitanță. Verifică faptul că toate au statusul „În așteptare”. 3. Reconectează rețeaua și nu apăsa nimic. Așteaptă maximum 60 de secunde. 4. Urmărește notificările și apoi verifică lista de facturi și de chitanțe. 5. Verifică în WinMentor că cele 2 facturi și chitanța au ajuns, o singură dată fiecare.	• Apare „Conexiune restabilită! Se trimit documentele în așteptare...”. • Apoi apar „2 facturi trimise automat.” și „1 chitanță procesată automat.” • Statusul facturilor devine „Trimisă” (verde), al chitanței „Sincronizat”. • În WinMentor există exact 2 facturi și 1 chitanță — fără duplicate.	P F B

ID	CAZ	PAȘI	REZULTAT AȘTEPTAT	P/F
TC-SIN-005  Administrator	Sincronizări simultane — apăsare repetată	1. Apasă butonul „Sincronizare” din antet și, imediat, încearcă să-l apeși din nou de câteva ori. 2. În timp ce sincronizarea rulează, deschide Setări și încearcă și butonul de acolo. 3. La final, verifică în WinMentor numărul de facturi ajunse.	• Butoanele sunt inactice pe durata operației — nu se pot declanșa două sincronizări simultane. • În WinMentor ajunge exact numărul de facturi emise, fără duplicate. • Aplicația nu se blochează și nu afișează erori tehnice.	P F B
TC-SIN-006  Administrator	Sincronizarea când serverul WME cade la mijlocul operației	1. Notează numărul curent de parteneri din ecranul Date. 2. Pornește sincronizarea și, imediat, oprește serviciul WME. 3. Urmărește mesajele și verifică apoi lista de parteneri. 4. Repornește serviciul WME și sincronizează din nou.	• Apare o notificare de eroare inteligibilă, nu un ecran alb sau o blocare. • Aplicația rămâne utilizabilă; se poate naviga în continuare. • La reluare, datele revin complet. Notează dacă lista de parteneri a rămas temporar goală sau incompletă — este un risc cunoscut.	P F B
TC-SIN-007  Administrator	Sincronizarea soldurilor eșuează, dar restul continuă	1. Pe o instalare fără parteneri sincronizați (imediat după ștergerea partenerilor), apasă „Sincronizare”. 2. Urmărește notificările.	• Dacă soldurile nu pot fi aduse, apare notificarea galbenă „Soldurile nu au putut fi sincronizate acum. Chitanțele continuă să se sincronizeze.” • Restul lanțului de sincronizare continuă — eșecul unui pas nu oprește operația.	P F B
TC-SIN-008  oricare	Numai articolele din clasa „ouă” se sincronizează	1. Sincronizează datele. 2. Deschide Date → Articole și parcurge lista. 3. Caută prin căsuța de căutare un articol din altă clasă (ex. ambalaje, servicii).	• În listă apar doar articole din clasa de ouă. • Articolele din alte clase nu apar deloc, nici prin căutare directă. • Acesta este comportamentul proiectat — se confirmă cu clientul dacă este cel dorit; nu se raportează automat ca defect.	P F B
TC-SIN-009  oricare	Numai partenerii din clasa „AGENTI” se sincronizează	1. Cere clientului denumirea unui partener din WME care nu este în clasa AGENTI. 2. Caută-l în ecranul Date → Parteneri. 3. Caută-l și în pasul „Partener” al wizardului de factură.	• Partenerul nu apare în niciunul din cele două locuri. • Se afișează mesajul „Nu s-au găsit parteneri”. • Confirmă cu clientul că filtrarea pe clasa AGENTI este cea dorită.	P F B
TC-SIN-010  Administrator	Sincronizarea automată zilnică — activare	1. În Setări, pornește comutatorul „Sincronizare Automată Încasări”. 2. Verifică apariția câmpului „Oră Sincronizare”; notează valoarea implicită afișată. 3. Setează ora la 2 minute în viitor față de ora curentă. Salvează cu „Salvează date agent”. 4. Lasă aplicația deschisă și așteaptă trecerea orei setate (verificarea se face din minut în minut).	• Câmpul „Oră Sincronizare” apare doar când comutatorul este pornit. • La ora stabilită, sincronizarea pornește singură și apare „Sincronizarea automată completă a fost executată.” • De verificat: valoarea implicită afișată în interfață este „23:00”, dar aplicația folosește intern „23:59” când nu s-a salvat nimic — notează dacă observi neconcordanța.	P F B
TC-SIN-011  Administrator	Sincronizarea automată zilnică — dezactivare	1. Oprește comutatorul „Sincronizare Automată Încasări” și salvează. 2. Setează ceasul de test astfel încât să treacă ora anterior configurată (sau așteaptă). 3. Verifică dacă apare notificarea de sincronizare automată.	• Câmpul „Oră Sincronizare” dispare din interfață. • La ora respectivă nu se declanșează nicio sincronizare automată și nu apare nicio notificare.	P F B
TC-SIN-012  Administrator	Sincronizarea automată se sare în tăcere dacă serverul WME nu e configurat	1. Golește câmpul „Adresă IP Server WME” și salvează. 2. Activează sincronizarea automată cu ora la 2 minute în viitor și salvează. 3. Așteaptă trecerea orei.	• Nu apare nicio notificare, nici de succes, nici de eroare — operația este pur și simplu ignorată. • Defect de raportat: utilizatorul nu are cum să afle că sincronizarea programată nu se execută. Recomandare: afișarea unui avertisment.	P F B

ID	CAZ	PAȘI	REZULTAT AȘTEPTAT	P/F
TC-SIN-013  oricare	Indicatorul Online/Offline reflectă internetul, nu serverul WME	1. Cu internetul activ, oprește doar serverul WME (sau deconectează-l din rețeaua locală). 2. Urmărește indicatorul din antet timp de un minut. 3. Încearcă o sincronizare.	• Indicatorul rămâne verde, „Online” — el verifică doar accesul la internet, nu accesul la WME. • Sincronizarea eșuează cu mesaj de eroare, deși aplicația se declară „Online”. • Se notează ca observație importantă pentru instruirea utilizatorilor: „Online” nu înseamnă „conectat la WinMentor”.	P F B

6. Panoul principal (Acasă)

ID	CAZ	PAȘI	REZULTAT AȘTEPTAT	P/F
TC-HOM-001  Agent	Panoul de Agent afișează doar ziua curentă	1. Autentifică-te ca Agent și deschide pagina Acasă. 2. Citește titlul, subtitlul și cele 4 casete de statistici.	• Titlu: „Bine ai venit!”; subtitlu: „Panou Agent - Date zilnice”. • Titlul secțiunii de statistici este „Sumar Ziua Curentă”. • Prima casetă se numește „Facturi Astăzi”, cu textul de subsol „Emise azi”. • Numărul afișat este doar cel al facturilor de azi — cele din zilele anterioare nu sunt numărate.	P F B
TC-HOM-002  Administrator	Panoul de Administrator afișează tot istoricul	1. Autentifică-te ca Administrator și deschide pagina Acasă. 2. Compară numerele cu cele notate la TC-HOM-001.	• Subtitlu: „Panou Administrator - Toate datele”; secțiune: „Sumar Total”. • Prima casetă se numește doar „Facturi”, cu subsolul „Total facturi”. • Numărul afișat include toate facturile, din toate zilele.	P F B
TC-HOM-003  Administrator	Corectitudinea celor patru casete de statistici	1. Notează valorile din cele 4 casete: Facturi, În Așteptare, Trimise, Eșuate. 2. Deschide ecranul Facturi și notează contoarele de pe fiecare filă: Toate, În așteptare, Trimise, Eșuate. 3. Compară perechile.	• Valorile coincid exact, pereche cu pereche. • Suma „În Așteptare” + „Trimise” + „Eșuate” este cel mult egală cu „Facturi” (poate exista și statusul tranzitoriu „Se trimite”). • Textele de subsol: „Necesită sincronizare” (galben), „Confirmate WinMentor” (verde), „Erori valide” (roșu).	P F B
TC-HOM-004  Administrator	Totalurile financiare — TVA calculat fix la 19%	1. Notează valorile din caseta „Totaluri Financiare”: „Fără TVA”, „Total cu TVA”, „Volum Doc.”. 2. Deschide facturile una câte una și adună manual totalul cu TVA din fiecare (folosind TVA-ul real al fiecărui produs). 3. Compară suma manuală cu valoarea „Total cu TVA” de pe panou.	• „Fără TVA” coincide cu suma totalurilor nete ale facturilor. • „Volum Doc.” este numărul total de bucăți vândute. • Dacă toate produsele au TVA 19%: valorile coincid. • Dacă există un produs cu alt TVA: valoarea de pe panou diferă de suma reală, pentru că panoul aplică 19% pe tot. Acesta este un defect de raportat, cu cifrele concrete notate.	P F B
TC-HOM-005  Administrator	Navigarea rapidă din panou	1. Apasă, pe rând, fiecare card din secțiunea „Navigare Rapidă” și revino de fiecare dată pe Acasă. 2. Apasă și butonul mare „Factură Nouă”.	• Facturi („Istoric și status”) → lista de facturi. • Chitanțe („Încasări și status”) → lista de chitanțe. • Date / Parteneri („Clienți și produse”) → ecranul Date. • Rapoarte („Vânzări și încasări”) → Centralizator zi. • Configurare („Setări aplicație”) → Setări (vizibil doar la Administrator). • Schimbă user → ecranul de autentificare. • Factură Nouă → wizardul de factură, pasul 1.	P F B
TC-HOM-006  oricare	Cardul „Web eSoft” deschide site-ul în browser	1. Apasă cardul „Web eSoft” / legătura „Vizitează”.	• Se deschide browserul implicit al calculatorului la adresa softconsulting.ro. • Pagina nu se deschide în interiorul aplicației, iar aplicația rămâne deschisă în fundal.	P F B

ID	CAZ	PAȘI	REZULTAT AȘTEPTAT	P/F
TC-HOM-007  Administrator	Viteza de încărcare a panoului cu volum mare de date	1. Autentifică-te ca Administrator. 2. Cronometrează timpul de la deschiderea paginii Acasă până la afișarea valorii finale la „Volum Doc.”. 3. În acest interval, încearcă să navighezi în alt ecran.	• Panoul devine complet utilizabil în cel mult 5 secunde. • Interfața nu îngheață; navigarea rămâne posibilă în timpul încărcării. • Risc cunoscut: aplicația interoghează fiecare factură în parte pentru a calcula „Volum Doc.”. Cu multe facturi, timpul crește liniar. Notează timpul măsurat și numărul de facturi:	P F B
TC-HOM-008  oricare	Panoul pe o instalare fără date	1. Deschide pagina Acasă.	• Toate cele 4 casete afișează 0, nu spații goale sau „NaN”. • Totalurile financiare afișează 0,00 RON, corect formatat. • Nu apare nicio eroare.	P F B
TC-DAT-001  oricare	Structura ecranului Date	1. Meniu lateral → Date. 2. Comută între cele două file.	• Titlu „Date”, subtitlu „Vizualizează partenerii și produsele disponibile”. • Două file: „Parteneri” și „Articole”, fiecare cu numărul de înregistrări afișat lângă titlu. • Comutarea între file este instantanee și păstrează datele deja încărcate.	P F B
TC-DAT-002  oricare	Căutarea partenerilor după nume, CUI și cod	1. Caută un partener după o parte din denumire (ex. primele 4 litere). 2. Caută același partener după CUI. 3. Caută-l după cod intern. 4. Caută un text care nu există (ex. zzzzz). 5. Golește căsuța de căutare.	• Câmpul are textul-sugestie „Caută partener (nume, CUI, cod)...”. • Căutarea după denumire returnează partenerul. • Se notează dacă funcționează căutarea după CUI și după cod intern — dacă nu, se raportează ca defect, întrucât sugestia din câmp promite acest lucru. • Pentru un text inexistent apare „Nu există parteneri”. • La golirea căsuței, lista completă revine.	P F B
TC-DAT-003  oricare	Căutare cu diacritice și caractere speciale	1. Caută un partener al cărui nume conține diacritice, scriind cu diacritice. 2. Caută același partener scriind fără diacritice. 3. Introdu în căsuță caracterele % și apoi _. 4. Introdu un apostrof: '	• Se notează comportamentul pentru fiecare variantă (cu / fără diacritice). • Caracterele % și _ nu trebuie să returneze toată lista, iar aplicația nu trebuie să se blocheze. • Apostroful nu produce eroare tehnică și nu golește ecranul.	P F B
TC-DAT-004  oricare	Cardul de partener afișează datele corect	1. Alege un partener și compară datele de pe card cu fișa lui din WinMentor. 2. Caută un partener marcat ca inactiv în WME.	• Cardul afișează: denumire, „CUI: ...”, „COD: ...”, Județ, Localitate, Linii Credit, Scadență („N zile”) și numărul de locații. • Valorile coincid cu cele din WinMentor. • Partenerii inactivi au eticheta roșie „Inactiv”. • Există butonul „Vezi Detalii & Prețuri”.	P F B

ID	CAZ	PAȘI	REZULTAT AȘTEPTAT	P/F
TC-DAT-005  oricare	Fereastra de detalii partener — fila Info General	1. Apasă „Vezi Detalii & Prețuri” la un partener. 2. Rămâi pe fila „Info General” și parcurge cele trei secțiuni.	• Antetul ferestrei conține denumirea, „CUI: ...” și „Reg.Com: ...”. • Secțiunea „Info Fiscal”: CUI/CIF, Reg. Comerțului, Cod Intern, Cod Extern, Tip Partener, TVA la Încasare, Plătitor TVA („Da” dacă CUI-ul începe cu RO), Statut (Activ/Inactiv). • Secțiunea „Financiar”: Credit Client, Monedă, Scadență Vânzare, Discount Fix, Categorie Preț. • De notat ca defect minor: câmpurile „Banca”, „Cont IBAN” și „Agent” afișează întotdeauna „-”, indiferent de datele reale. • Câmpurile fără valoare dispar complet în loc să afișeze „-” — se notează ca inconsecvență.	P F B
TC-DAT-006  oricare	Fila Locații și căutarea în ea	1. Deschide fila „Locații (N)” și verifică dacă N corespunde numărului real de locații. 2. Caută o locație după denumire, apoi după localitate. 3. Apasă pe un număr de telefon și pe o adresă de e-mail afișate.	• Numărul din titlul filei este corect. • Fiecare locație afișează denumirea, „Cod Sedi: ...” sau „Sediu Secundar”, adresa, Localitate, Județ, Țara, Cod Poștal. • Căutarea filtrează corect după denumire și localitate. • Telefonul și e-mailul sunt legături active care deschid aplicația implicită.	P F B
TC-DAT-007  oricare	Fila Oferte & Prețuri — prețul de contract	1. Deschide fila „Oferte & Prețuri” și caută produsul din ofertă. 2. Compară prețul afișat cu prețul din ofertă și cu prețul de listă din fila Articole. 3. Emite o factură pentru acest partener cu acest produs și verifică prețul folosit.	• Prețul afișat în această filă este prețul din ofertă, nu prețul de listă. • Factura emisă folosește același preț de ofertă. • De notat ca defect minor: fila afișează, când nu există rezultate, mesajul „Nu s-au găsit produse în ofertă sau stoc pentru „...”, deși în această filă nu există câmp de căutare.	P F B
TC-DAT-008  oricare	Fila Solduri și actualizarea lor	1. Deschide fila „Solduri (N)”. 2. Apasă „Actualizează” și așteaptă. 3. Compară fiecare rând și totalul cu situația din WinMentor.	• Apare „Solduri actualizate” după apăsarea butonului. • Fiecare card afișează „tip document serie număr”, Cod, Data, Scadență, „Rest de plată” și „Valoare”. • „Total sold” este afișat cu roșu când este pozitiv și cu verde în caz contrar. • Valorile coincid cu WinMentor. • Dacă nu există solduri: „Nu există solduri pentru acest partener” și „Apasă „Actualizează” pentru a sincroniza soldurile.” • De notat ca defect minor: etichetele de pe carduri sunt în engleză — „Paid” / „Unpaid”.	P F B
TC-DAT-009  oricare	Lista de articole și căutarea în ea	1. Deschide fila „Articole”. 2. Caută un articol după denumire, apoi după cod. 3. Compară datele afișate cu fișa articolului din WinMentor.	• Sugestia din câmp: „Caută articol (nume, cod)...”. • Fiecare card afișează: denumire, clasa, „UM:”, „TVA: N%” și prețul. • Valorile coincid cu cele din WinMentor. • Fără rezultate: „Nu există articole” / „Sincronizează datele pentru a vedea articolele”.	P F B
TC-DAT-010  oricare	Căutarea de articole se golește singură după deschiderea unui partener	1. În fila Articole, scrie un text de căutare și lasă-l acolo. 2. Treci pe fila Parteneri, deschide detaliile unui partener, apoi închide fereastra. 3. Revino pe fila Articole.	• Se notează dacă textul de căutare a rămas sau s-a golit singur. • Defect suspectat: căsuța se golește, deoarece este legată de căutarea din fereastra de partener. Dacă se confirmă, se raportează.	P F B

ID	CAZ	PAȘI	REZULTAT AȘTEPTAT	P/F
TC-DAT-011  oricare	Scannerul de coduri de bare — funcționare	1. Apasă butonul cu pictograma de scanare de lângă căsuța de căutare. 2. Permite accesul la cameră dacă se cere. 3. Poziționează codul de bare în cadru.	• Se deschide fereastra „Scanează Cod de Bare” cu imaginea de la cameră și indicația „Poziționează codul de bare în cadrul de scanare”. • La citire apare notificarea „Cod scanat: ...”, codul este introdus automat în căsuța de căutare și fereastra se închide.	P F B
TC-DAT-012  oricare	Scannerul de coduri de bare fără cameră	1. Apasă butonul de scanare. 2. Dacă apare cererea de permisiune, refuz-o. 3. Închide fereastra și continuă să folosești aplicația.	• Se afișează un mesaj inteligibil sau un cadru gol, fără eroare tehnică netradusă. • Fereastra se poate închide, iar aplicația rămâne complet funcțională. • Căutarea manuală continuă să meargă.	P F B
TC-DAT-013  Administrator	Ștergerea partenerilor și a sediilor (Administrator)	1. Apasă butonul roșu „Șterge parteneri + sedii”. 2. Citește fereastra de confirmare, apoi apasă „Anulează”. Verifică faptul că nu s-a șters nimic. 3. Repetă și apasă de data aceasta „Șterge”. 4. Verifică lista: care parteneri au dispărut și care au rămas. 5. Verifică faptul că facturile emise anterior sunt încă prezente și se pot deschide.	• Fereastra de confirmare are titlul „Confirmi ștergerea?” și textul „Vor fi șterși doar partenerii și sediile care NU au facturi asociate. Datele legate de facturi rămân protejate de constrângerile bazei de date.” • „Anulează” nu șterge nimic. • După confirmare, butonul afișează „Se șterge...”, apoi apare un mesaj cu numărul de parteneri și sedii șterse. • Partenerul cu facturi rămâne; cel fără facturi este șters. • Facturile vechi se deschid în continuare corect, cu denumirea partenerului afișată.	P F B
TC-DAT-014  oricare	Ecranul Date se reîmprospătează după sincronizare	1. Deschide ecranul Date și notează numărul de parteneri. 2. Cere clientului să adauge un partener nou în WME (sau să modifice denumirea unuia existent). 3. Fără a părăsi ecranul, apasă „Sincronizare” din antet.	• După finalizarea sincronizării, lista se actualizează singură, fără a fi nevoie de navigare în alt ecran și înapoi. • Partenerul nou apare, respectiv denumirea modificată se reflectă.	P F B

8. Emiterea unei facturi (wizard în 4 pași)

Acesta este fluxul central al aplicației. Se parcurge în patru pași: **Partener** → **Locație** → **Produse** → **Revizuire**, iar la final aplicația creează factura, o printează, propune emiterea unei chitanțe și o trimite în WME.

Ce se întâmplă de fapt la apăsarea butonului „Trimite” din pasul 4

1. Se creează factura local (primește număr din intervalul configurat) → 2. Se printează **factura** → 3. Se printează automat și **certificatul de calitate** (al doilea document, la aceeași imprimantă) → 4. Se deschide fereastra „Generezi și chitanță?” → 5. După închiderea ferestrei se revine în lista de facturi → 6. În fundal, factura se trimite în WME.

Testerul trebuie să urmărească **toate** aceste șase etape, nu doar prima.

8.1 Pasul 1 — Partener

ID	CAZ	PAȘI	REZULTAT AȘTEPTAT	P/F
TC-FAC-001  Agent	Deschiderea wizardului și indicatorul de pași	1. Acasă → „ Factură Nouă ” (sau Facturi → „Factură nouă”). 2. Observă antetul și indicatorul de pași. 3. Apasă săgeata de întoarcere din stânga sus.	• Titlu „Factură nouă”, subtitlu „Creează o nouă factură pentru un partener”. • Se afișează 4 pași: Partener, Locație, Produse, Revizuire, cu pasul 1 evidențiat. • Butonul „Înapoi” este inactiv la pasul 1; „Continuă” este inactiv până la selectarea unui partener. • Săgeata de întoarcere duce în lista de facturi.	P F B
TC-FAC-002  Agent	Căutarea și selectarea partenerului	1. Scrie în căsuța de căutare primele litere ale unui partener cunoscut. Nu apăsa nimic altceva. 2. Observă cât durează până se filtrează lista. 3. Apasă pe cardul partenerului dorit. 4. Apasă „Continuă”.	• Sugestia din câmp: „Caută partener după nume...”. • Lista se filtrează automat, la scurt timp după ce te oprești din tastat (fără buton de căutare). • Fiecare card afișează denumirea, numărul de locații („N loc.”) și scadența („Scad: N Z”). • Cardul selectat este evidențiat cu un contur colorat și o bifă. • Butonul „Continuă” devine activ și trece la pasul 2.	P F B
TC-FAC-003  Agent	Căutare fără rezultate la pasul Partener	1. Scrie un text inexistent, ex. qqqqqq . 2. Golește apoi căsuța.	• Apare „Nu s-au găsit parteneri” și „Încearcă cu alt termen de căutare”. • Butonul „Continuă” rămâne inactiv. • La golirea căsuței revine lista completă.	P F B
TC-FAC-004  Agent	Schimbarea partenerului resetează locația aleasă	1. Alege partenerul A, treci la pasul 2 și alege o locație. 2. Apasă „Înapoi” și alege partenerul B. 3. Treci din nou la pasul 2.	• La pasul 2 nicio locație nu mai este selectată — selecția anterioară a fost anulată. • Se afișează locațiile partenerului B, nu ale lui A. • Butonul „Continuă” este inactiv până la o nouă selecție.	P F B
TC-FAC-005  Agent	Selectarea locației de livrare	1. Verifică titlul secțiunii. 2. Apasă pe o locație. 3. Apasă „Continuă”.	• Titlu: „Selectează locația”, subtitlu „Alege locația pentru {denumire partener}”. • Fiecare locație afișează denumirea și, separate prin „ • ”, adresa, localitatea și județul. • Selecția este de tip buton radio — o singură locație poate fi aleasă. • „Continuă” devine activ după selecție.	P F B

ID	CAZ	PAȘI	REZULTAT AȘTEPTAT	P/F
TC-FAC-006  Agent	Căutarea într-o listă lungă de locații	1. Caută după o parte din denumirea locației. 2. Caută după localitate, apoi după județ, apoi după o parte din adresă. 3. Caută un text inexistent. 4. Verifică dacă lista se poate derula complet și dacă ultima locație este accesibilă.	• Sugestia din câmp: „Caută locație după nume, adresă, localitate...”. • Filtrarea funcționează pentru denumire, adresă, localitate și județ. • Fără rezultate: „Nu s-au găsit locații pentru căutarea introdusă.” • Lista se derulează complet, iar ultima locație poate fi selectată (regresie confirmată în v0.7.3).	P F B
TC-FAC-007  Agent	Partener fără locații configurate	1. Alege acest partener la pasul 1 și treci la pasul 2. 2. Observă ce se afișează și starea butonului „Continuă”. 3. Continuă până la pasul 4 și verifică secțiunea „Partener”. 4. Finalizează factura și verifică documentul printat.	• Se afișează „Acest partener nu are locații configurate.” și nu există căsuță de căutare. • Butonul „Continuă” rămâne activ — pasul se poate sări. • La pasul 4, în cardul Partener scrie „Fără sediu specific”. • Factura se creează, se printează și se trimite în WME fără eroare. • Verifică în WinMentor cum a fost înregistrat sediul pe acest document.	P F B
TC-FAC-008  Agent	Adăugarea produselor în coș	1. Caută un produs și apasă pe cardul lui. 2. Observă ce se întâmplă cu produsul în lista din stânga. 3. Adaugă încă două produse diferite. 4. Apasă din nou pe un produs deja adăugat, dacă mai este vizibil.	• Sugestia: „Caută produs...”. Titlul din dreapta: „Coș (N)”, cu N actualizat corect. • Produsul se adaugă în coș cu cantitatea 1 și dispare din lista din stânga. • Fiecare card de produs afișează denumirea, clasa, unitatea de măsură, prețul și eticheta „TVA N%”. • Un produs nu poate fi adăugat de două ori. • Bara de jos afișează „Total:” cu suma fără TVA.	P F B
TC-FAC-009  Agent	Se afișează doar produsele din clasa „ouă”	1. Șterge tot din căsuța de căutare și parcurge lista completă de produse. 2. Caută explicit un produs din altă clasă (ex. ambalaj, transport).	• În listă apar numai produse din clasa de ouă. • Produsele din alte clase nu apar nici prin căutare directă. • Când lista este goală, mesajele afișate sunt „Nu s-au găsit produse din clasa ouă” și „Numai produsele din clasa ouă sunt afișate”.	P F B
TC-FAC-010  Agent	Modificarea cantităților în coș	1. Apasă butonul „+” de 3 ori la un produs. Verifică totalul după fiecare apăsare. 2. Apasă butonul „-” o dată. 3. Apasă direct în câmpul de cantitate și tastează 120. 4. Apasă pictograma roșie de coș la un alt produs.	• Cantitatea crește/scade corect, iar totalul se recalculează imediat la fiecare modificare. • La click în câmpul de cantitate, valoarea existentă este selectată automat, astfel încât tastarea o înlocuiește. • Totalul reflectă cantitatea × prețul unitar pentru fiecare linie. • Pictograma de coș elimină linia, iar produsul reapare în lista din stânga.	P F B
TC-FAC-011  Agent	Cantități la limită: zero, negativ, text, valoare foarte mare	1. Setează cantitatea unui produs pe 0. 2. Adaugă produsul din nou și setează cantitatea pe -5. 3. Adaugă produsul din nou și tastează litere: abc. 4. Adaugă produsul din nou și tastează 999999999. 5. Încearcă o cantitate cu zecimale: 2,5.	• Cantitatea 0 și cea negativă elimină linia din coș. • Textul nenumeric elimină și el linia (este interpretat ca zero) — se notează dacă apare vreun mesaj sau dispare în tăcere. • Valoarea foarte mare este acceptată fără limită superioară — se notează ca risc, împreună cu totalul rezultat, pentru a verifica dacă suma se afișează corect pe bonul de 80 mm. • Aplicația nu se blochează și nu afișează valori de tip „NaN”.	P F B

ID	CAZ	PAȘI	REZULTAT AȘTEPTAT	P/F
TC-FAC-012  Agent	Coș gol — nu se poate continua	- Ajunși la pasul 3 fără a adăuga niciun produs. - Încearcă să apeși „Continuă”. - Adaugă un produs, apoi elimină-l.	- Butonul „Continuă” este inactiv cât timp coșul este gol. - În zona coșului scrie „Adaugă produse din lista de mai sus”. - După eliminarea ultimului produs, butonul redevine inactiv.	P F B
TC-FAC-013  Agent	Prețul de ofertă se aplică automat	- Emite o factură pentru partenerul A cu produsul X și notează prețul unitar afișat în coș. - Emite o factură pentru partenerul B cu același produs X și notează prețul. - Compară cu prețurile din WinMentor.	- Pentru partenerul A se folosește prețul din ofertă. - Pentru partenerul B se folosește prețul de listă. - Aceleași prețuri apar și pe bonul printat, și în documentul din WinMentor.	P F B
TC-FAC-014  Agent	Ecranul de revizuire afișează totalurile corect	- Verifică secțiunile „Partener”, „Sumar” și „Produse”. - Calculează manual: pentru fiecare linie, cantitate × preț unitar = total fără TVA. - Adună toate liniile și compară cu „Total fără TVA”. - Calculează TVA-ul pe fiecare linie folosind procentul real al produsului și compară cu „Total TVA”. - Verifică „Total de plată” = fără TVA + TVA.	- Secțiunea „Partener” afișează denumirea, locația și adresa. - Secțiunea „Sumar” afișează: Produse, Cantitate totală („N buc”), Total fără TVA, Total TVA, Total de plată. - Tabelul afișează pentru fiecare produs: cantitate, preț unitar, preț unitar cu TVA, total fără TVA, total cu TVA. Toate cifrele coincid cu calculul manual, la 2 zecimale.	P F B
TC-FAC-015  Agent	Câmpul de note / observații	- Scrie în câmpul „Note (opțional)” un text scurt cu diacritice: Livrare urgentă – ușa din spate. - Emite factura și verifică nota în detaliile facturii și pe bonul printat. - Repetă cu un text foarte lung (peste 500 de caractere). - Repetă lăsând câmpul gol.	- Sugestia din câmp: „Adaugă note sau observații pentru această factură...”. - Textul cu diacritice se salvează și se afișează corect, fără caractere stricate. - Textul lung nu strică aspectul bonului printat — notează cum se comportă (se taie sau se împarte pe rânduri). - Fără note, secțiunea corespunzătoare nu apare în detalii.	P F B
TC-FAC-016  Agent	Navigarea înainte și înapoi păstrează datele introduse	- Completează toți cei 4 pași, inclusiv notele. - Apasă „Înapoi” de trei ori, până la pasul 1. - Apasă „Continuă” de trei ori, până la pasul 4.	- Partenerul, locația, coșul (produse și cantități) și notele sunt păstrate integral. - Pașii deja parcurși sunt marcați cu o bifă în indicatorul de pași.	P F B
TC-FAC-017  Agent	Părăsirea wizardului pierde datele introduse	- Completează pașii 1–3. - Apasă săgeata de întoarcere sau navighează în alt ecran din meniu. - Revino la „Factură nouă”.	- Wizardul repornește de la pasul 1, cu coșul gol. Nu apare niciun avertisment de tipul „Vei pierde datele introduse” — se notează ca recomandare de îmbunătățire. - Nu se creează nicio factură parțială în listă.	P F B
TC-FAC-018  Agent	Emiterea completă a unei facturi — fluxul de aur	- Parcurge cei 4 pași și apasă „Trimite” la pasul 4. - Urmărește fiecare notificare, în ordine, și notează-le. - Urmărește imprimanta: câte documente ies și în ce ordine. - În fereastra „Generezi și chitanță?” apasă „Nu, mulțumesc”. - Verifică lista de facturi și apoi WinMentor.		P F B
TC-FAC-019  Agent	Numerotarea automată și consecutivă a facturilor	- Emite trei facturi consecutive. - Notează seria și numărul fiecăreia, de pe bonurile printate. - Verifică valoarea „Număr Curent” din Setări după fiecare emitere.	- Numerele sunt consecutive, fără salturi și fără repetări. - Seria este cea configurată în „Serie Carnet”. „Număr Curent” crește cu 1 după fiecare factură emisă. - Aceleași numere apar în WinMentor.	P F B

ID	CAZ	PAȘI	REZULTAT AȘTEPTAT	P/F
TC-FAC-020  Administrator	Ștergerea unei facturi lasă gol în numerotare	- Emite o factură și notează numărul ei (ex. 1005). - Șterge factura din listă (rol Administrator). - Emite imediat o factură nouă și notează numărul primit.	- Noua factură primește numărul următor (1006), nu numărul eliberat (1005). - Rezultă un gol permanent în numerotare — comportament de confirmat cu clientul și de menționat în raport, întrucât are implicații fiscale.	P F B
TC-FAC-021  Administrator → Agent	Epuizarea intervalului de numere de factură	- Emite o factură — trebuie să reușească. - Încearcă să emiți încă una. - Citește mesajul de eroare. - Mărește „Număr Final” în Setări și încearcă din nou.	- A doua factură nu se creează. - Apare un mesaj care indică depășirea intervalului, de forma „Invoice number N exceeds maximum configured number M. Please update the number range in settings.” Mesajul este în engleză — se raportează ca defect de traducere, cu prioritate Mare (utilizatorul de teren nu îl va înțelege). - După mărirea intervalului, emiterea funcționează din nou.	P F B
TC-FAC-022  Agent	Emiterea unei facturi în modul offline	- Deconectează rețeaua și așteaptă indicatorul „Offline”. - Emite o factură completă, cu printare. - Verifică statusul în lista de facturi. - Reconectează rețeaua și așteaptă trimiterea automată.	- Factura se creează normal și primește număr. - Bonul se printează — printarea nu depinde de internet. - Statusul rămâne „În așteptare”, iar în detalii poate apărea un mesaj de forma „Salvat local (Offline/Eroare): ...”. - La reconectare, factura se trimite automat și devine „Trimisă”.	P F B
TC-FAC-023  Administrator → Agent	Emiterea cu setări de agent incomplete	- În Setări, golește pe rând câte unul din câmpurile: Nume Agent, Serie Carnet, Serie Carnet Livrări, Cod Carnet, Cod Carnet Livrări, Simbol Gestione Livrare. Salvează după fiecare. - După fiecare golire, emite o factură și încearcă să o trimită. - Deschide detaliile facturii și notează mesajul exact de eroare. - Recompletează câmpul, salvează și retrimite aceeași factură.	- Pentru fiecare câmp lipsă apare un mesaj distinct, de forma „.... is not configured. Please set it in Settings.” - Factura rămâne salvată local și nu se pierde; se poate retrimite după corectare. Toate aceste mesaje sunt în engleză — se raportează ca un singur defect de traducere, cu lista completă a mesajelor. - Se notează, de asemenea, că aplicația permite salvarea unei configurări incomplete, fără avertisment în ecranul de Setări.	P F B
TC-FAC-024  Agent	Partener fără cod în WME	- Emite o factură pentru acest partener. - Încearcă să o trimită și citește mesajul.	- Factura se creează și se printează, dar trimiterea eșuează. - În detalii apare un mesaj de forma „Partner {denumire} does not have a COD set in WME”. - Mesajul identifică clar partenerul vinovat.	P F B

9. Lista de facturi și trimiterea în WME

Status	Culoare	Ce înseamnă
În așteptare	Galben	Salvată local, netrimisă încă. Se va trimite automat.
Se trimite...	Albastru	În curs de transmitere către WME. Stare tranzitorie, de câteva secunde.
Trimisă	Verde	Confirmată de WinMentor.
Eșuată	Roșu	Respinsă de WME cu o eroare de validare.

ID	CAZ	PAȘI	REZULTAT AȘTEPTAT	P/F
TC-LST-001  Administrator	Filele de filtrare și contoarele	- Apasă, pe rând, fiecare filă: Toate, În așteptare, Trimise, Eșuate. - Numără facturile afișate pe fiecare filă și compară cu contorul din titlul filei.	- Fiecare filă afișează exclusiv facturile cu statusul respectiv. - Contoarele coincid cu numărul de rânduri afișate. - Fila „Toate” afișează întotdeauna contorul; celelalte îl afișează doar când valoarea este mai mare decât zero.	P F B
TC-LST-002  oricare	Comutarea între vizualizarea tabel și grilă	- Observă vizualizarea implicită la deschiderea ecranului. - Comută pe tabel și verifică coloanele. - Navighează în alt ecran și revino pe Facturi.	- Vizualizarea implicită este grila de carduri. - Tabelul conține coloanele: Partener, Locație, Data, Ora, Valoare, Status, Acțiuni. - La revenire, vizualizarea și fila selectată revin la valorile implicite — alegerea nu se memorează. Se notează ca recomandare de îmbunătățire.	P F B
TC-LST-003  oricare	Informațiile de pe cardul de factură	- Alege o factură trimisă și una eșuată (dacă există). - Compară fiecare element de pe card cu detaliile facturii și cu bonul printat.	- Cardul afișează: denumire partener, „Factura: {serie} {număr}”, locația, eticheta de status, „N produse”, totalul și data/ora. - Factura trimisă afișează, cu verde, „Trimisă: {data ora}”. - Factura eșuată afișează o casetă roșie cu mesajul de eroare. - Seria și numărul coincid cu bonul printat.	P F B
TC-LST-004  oricare	Trimiterea manuală a unei facturi în așteptare	- Apasă „Trimite” pe card sau din meniul „...”. - Urmărește evoluția statusului. - Verifică documentul în WinMentor.	- Statusul trece prin „Se trimite...” și ajunge la „Trimisă”. - Apare notificarea „Factura a fost trimisă cu succes!”. - Lista se actualizează singură, fără a fi nevoie de reîmprospătare manuală. - În WinMentor apare exact un document, cu valorile corecte.	P F B
TC-LST-005  Administrator	Trimiterea repetată a aceluiași facturi nu produce duplicate	- Trimite o factură și așteaptă statusul „Trimisă”. - Încearcă să o trimiți din nou (verifică dacă opțiunea mai este disponibilă). - Apasă butonul „Sincronizare” din antet de două ori la rând. - Verifică în WinMentor numărul de documente cu acel număr de factură.	- Opțiunea „Trimite” nu mai este disponibilă pentru o factură deja trimisă; dacă totuși se declanșează, apare mesajul „Factura are deja statusul '...'. Nu poate fi trimisă din nou.” - În WinMentor există un singur document. Acesta este cel mai important criteriu al testului.	P F B
TC-LST-006  oricare	Reîncercarea unei facturi eșuate	- Identifică factura eșuată și citește mesajul de eroare din caseta roșie. - Corectează cauza în Setări. - Apasă „Reîncearcă”.	- Opțiunea afișată pentru o factură eșuată se numește „Reîncearcă”, nu „Trimite”. - După corectare, factura se trimite cu succes și devine „Trimisă”. - Mesajul de eroare dispare de pe card. - Nu este necesară recrearea facturii.	P F B

ID	CAZ	PAȘI	REZULTAT AȘTEPTAT	P/F
TC-LST-007  oricare	Facturile netrimise revin la „În așteptare”, nu la „Eșuată”	1. Deconectează rețeaua și emite o factură. 2. Apasă „Trimite” manual, fiind offline. 3. Observă statusul rezultat și mesajul din detalii.	• Factura rămâne „În așteptare”, nu devine „Eșuată”. • În detalii apare un mesaj de forma „Salvat local (Offline/Eroare): ...”. • Comportamentul este intenționat: eroarea de rețea nu marchează documentul ca respins, astfel încât să fie reîncercat automat.	P F B
TC-LST-008  oricare	Anularea trimiterii în curs	1. Apasă „Trimite” și, cât timp statusul este „Se trimite...”, încearcă rapid să apeși „Anulează”. 2. Notează dacă ai reușit să prinzi momentul.	• Dacă reușești: apare „Trimitere anulată!” și factura revine la „În așteptare” cu mesajul „Trimitere anulată de utilizator”. • Fereastra de oportunitate este de doar câteva secunde — dacă nu reușești, notează acest lucru. Butonul este practic inutilizabil în condiții normale de rețea; se raportează ca observație.	P F B
TC-LST-009  Administrator	Ștergerea unei facturi cu confirmare (Administrator)	1. Apasă pictograma roșie de coș pe o factură de test. 2. Citește fereastra de confirmare, apoi apasă „Anulează”. Verifică faptul că factura a rămas. 3. Repetă și apasă „Șterge”. 4. Verifică dacă factura mai apare în WinMentor.	• Fereastra are titlul „Șterge factura?” și textul „Această acțiune nu poate fi anulată. Factura va fi ștearsă permanent.” • „Anulează” nu șterge nimic. • După confirmare apare „Factura a fost ștearsă” și dispare din listă. • Atenție: dacă factura fusese deja trimisă, ea rămâne în WinMentor — ștergerea este doar locală. Se notează explicit ca risc de utilizare.	P F B
TC-LST-010  Agent	Agentul vede doar facturile zilei curente	1. Ca Administrator, notează numărul total de facturi și data celei mai vechi. 2. Schimbă utilizatorul pe Agent și deschide Facturi.	• Agentul vede doar facturile cu data de azi. • Contoarele filelor reflectă tot doar ziua curentă. • Facturile din zilele anterioare nu sunt accesibile în niciun fel din contul de Agent.	P F B
TC-LST-011  oricare	Actualizarea automată a listei în timpul trimiterii	1. Selectează fila „În așteptare” și comută pe vizualizarea tabel. 2. Apasă „Trimite” pe o factură. 3. Observă lista fără a atinge nimic, până la finalizarea trimiterii.	• Statusul se actualizează singur, la câteva secunde, fără intervenția utilizatorului. • De verificat cu atenție: dacă, la finalizare, întreaga pagină se reîncarcă și fila selectată revine la „Toate”, iar vizualizarea revine la grilă. Dacă da, se raportează ca defect de utilizabilitate.	P F B
TC-LST-012  oricare	Mesajele pentru listă goală	1. Selectează o filă pe care nu există nicio factură (ex. „Eșuate”). 2. Citește mesajul afișat, cuvânt cu cuvânt. 3. Pe o instalare fără nicio factură, verifică și fila „Toate”.	• Pe fila „Toate”: „Nu există facturi” / „Creează prima ta factură pentru a începe” + butonul „Creează factură”. • Defect de confirmat: pe celelalte file, mesajul afișează statusul în engleză, de forma Nu există facturi cu statusul „pending” în loc de „În așteptare”. Verifică pentru toate cele trei file și raportează.	P F B
TC-LST-013  Administrator	Trimiterea în masă a tuturor facturilor restante	1. Reconectează rețeaua și apasă „Sincronizare”. 2. Urmărește lista și notează ordinea în care se trimit facturile. 3. Verifică în WinMentor toate cele 5 documente.	• Facturile se trimit una câte una, în ordinea emiterii (cea mai veche prima). • Apare notificarea cu numărul total trimis. • În WinMentor sunt exact 5 documente, cu numere consecutive, fără duplicate și fără lipsuri. • Dacă una eșuează, restul continuă să se trimită.	P F B

ID	CAZ	PAȘI	REZULTAT AȘTEPTAT	P/F
TC-LST-014  Administrator	Legătura cu comanda din WME (câmpurile LEGCOM)	- Emite o factură pentru acel partener, cu produsele din comandă. - Trimite-o și deschide documentul în WinMentor. - Verifică, pe fiecare linie, dacă legătura cu comanda este completată.	- Fiecare linie a facturii din WME are completată legătura către linia corespunzătoare din comandă. - Funcționalitatea a fost introdusă în v1.0.7 — dacă lipsește, este o regresie și se raportează cu prioritate Mare. - Pentru produsele care nu există în comandă, se notează cum se comportă aplicația.	P F B
TC-LST-015  Administrator	Comportament cu volum mare de facturi	- Deschide ecranul Facturi și cronometrează încărcarea. - Derulează până la capătul listei. - Comută rapid între file de câteva ori.	- Lista se încarcă în cel mult 3 secunde. - Derularea este fluidă, fără blocaje. - Comutarea între file nu produce erori și nu duplică rândurile.	P F B
TC-LST-016  Administrator	Ordinea de afișare a facturilor	- Emite o factură nouă. - Deschide lista pe fila „Toate”.	- Factura cea mai recentă apare prima în listă. - Ordinea este descrescătoare după data și ora emiterii, atât în grilă, cât și în tabel.	P F B
TC-DET-001  oricare	Deschiderea ferestrei de detalii	- Apasă pe o factură sau alege „Detalii” din meniul „...”. - Verifică toate secțiunile. - Închide fereastra cu tasta Esc, apoi redeschide-o și închide-o cu butonul X.	- Titlu: „Detalii factură”. - Se afișează partenerul, locația și casetele „Data emitere” și „Data scadență”. - Tabelul de produse afișează Produs, Cantitate și Preț. - Fereastra se închide corect cu Esc, cu X și cu clic în afara ei.	P F B
TC-DET-002  oricare	Calculul datei de scadență	- Emite o factură pentru partenerul cu 30 de zile scadență. - Deschide detaliile și verifică „Data scadență” față de „Data emitere”. - Repetă pentru partenerul fără scadență configurată. - Compară cu scadența afișată pe bonul printat.	- Pentru scadență 30 de zile: data scadenței = data emiterii + 30 de zile. - Pentru partener fără scadență configurată se aplică valoarea implicită de 7 zile — se confirmă cu clientul dacă este corect. - Data de pe bonul printat coincide cu cea din fereastra de detalii.	P F B
TC-DET-003  oricare	Defalcarea TVA pe fiecare produs	- Deschide detaliile unei facturi cu mai multe produse. - Pentru fiecare linie, verifică cele trei valori afișate în coloana de preț. - Verifică rândul de total. - Compară cu totalul de pe bonul printat și cu documentul din WinMentor.	- Fiecare linie afișează „Preț fără TVA”, „TVA N%” și „Preț cu TVA”. - Procentul afișat este cel real al produsului; unde lipsește, se folosește 19% (se notează dacă apare acest caz). - Rândul final „Total general cu TVA” arată suma netă mai mic, iar suma brută îngroșată. - Totalul coincide cu bonul și cu WinMentor, la bănuț.	P F B
TC-DET-004  oricare	Afișarea sumelor mari fără a strica aspectul	- Emite o factură cu o valoare foarte mare (ex. cantitate 100.000). - Deschide detaliile și verifică afișarea. - Printează și verifică bonul.	- Sumele mari se afișează complet, fără a fi tăiate sau suprapuse peste alte coloane. - Pe bonul de 80 mm valorile rămân lizibile (funcționalitate introdusă în v1.0.4). - Separatorul de mii și cel zecimal sunt cele românești.	P F B
TC-DET-005  oricare	Afișarea erorii pe o factură eșuată	- Deschide detaliile unei facturi eșuate. - Citește caseta de eroare.	- Apare o casetă roșie de forma „Eroare: {mesaj}”. - Mesajul este suficient de clar pentru a identifica problema. - Caseta nu conține căi de fișiere de pe disc sau text tehnic ilizibil; dacă totuși conține, se notează.	P F B

ID	CAZ	PAȘI	REZULTAT AȘTEPTAT	P/F
TC-DET-006  oricare	Butonul „Vezi certificat”	1. Apasă „Vezi certificat” în partea de jos a ferestrei. 2. Observă ce se întâmplă: se deschide un fișier, apare un mesaj, sau nu se întâmplă nimic. 3. Repetă cu aplicația deconectată de la rețea.	• Se deschide certificatul în aplicația implicită pentru PDF a calculatorului. • Risc cunoscut: dacă generarea eșuează, butonul nu afișează niciun mesaj — utilizatorul are impresia că butonul nu funcționează. Dacă observi acest comportament, raportează-l ca defect de utilizabilitate.	P F B
TC-DET-007  Agent	Factură cu un singur produs și cantitate 1	1. Emite o factură cu un singur produs, cantitate 1. 2. Verifică detaliile și bonul printat.	• Pe card scrie „1 produse” — dacă apare astfel, se notează ca defect minor de acord gramatical („1 produs”). • Totalurile sunt corecte, iar bonul se printează complet, fără spații goale anormale.	P F B

11. Printarea — lanțul complet

Printarea este zona cu cele mai multe puncte de defectare din aplicație. Fiecare document parcurge trei etape, iar o problemă în oricare dintre ele oprește tot lanțul.

Etapă	Ce se întâmplă	Ce poate să meargă prost
1	Se generează un fișier HTML pe disc	Lipsă spațiu pe disc, lipsă drepturi de scriere în folder
2	Edge sau Chrome transformă HTML-ul în PDF, în fundal	Edge lipsește sau este blocat → mesaj de eroare în română
3	SumatraPDF trimite PDF-ul la imprimantă, în tăcere	SumatraPDF lipsește, imprimanta e oprită sau greșit selectată

Metoda de verificare fără hârtie

Pentru majoritatea testelor de conținut nu este nevoie să printezi efectiv. După orice acțiune de printare, deschide folderul corespunzător (secțiunea 1.5) și verifică fișierul `.html` generat — se deschide direct în Edge. Printează efectiv doar acolo unde cazul de test cere explicit verificarea hârtiei (lățime, tăiere, avans de hârtie).

ID	CAZ	PAȘI	REZULTAT AȘTEPTAT	P/F
TC-PRN-001  Agent	Printarea automată la emiterea facturii	1. Emite o factură completă. 2. Numără documentele care ies la imprimantă și notează ordinea. 3. Cronometrează timpul de la apăsarea „Trimite” până la ieșirea primului document.	- Apare notificarea „Factura s-a trimis la imprimantă!”. - les două documente: întâi factura, apoi certificatul de calitate. - Primul document iese în cel mult ~15 secunde. - Nu apare nicio fereastră de dialog a Windows pentru printare — procesul este complet automat.	P F B
TC-PRN-002  oricare	Conținutul bonului de factură	1. la bonul unei facturi cu 3 produse. 2. Verifică fiecare element din lista de mai jos. 3. Compară fiecare cifră cu fereastra de detalii a facturii.		P F B
TC-PRN-003  oricare	Reprintarea unei facturi din listă	1. Apasă „Printează” pe cardul unei facturi vechi (sau „Printează” din meniul „...”). 2. Compară bonul rezultat cu cel original. 3. Observă dacă se deschide fereastra de chitanță.	- Bonul reprintat este identic cu originalul, cu aceeași serie și același număr. - lese din nou și certificatul de calitate. - Atenție: după printare se deschide și fereastra „Generezi și chitanță?”. Aceasta este comportamentul așteptat — butonul „Printează” declanșează tot lanțul, nu doar printarea. Se notează ca observație de utilizabilitate. - De notat ca defect minor: textul butonului de pe card este „Printează”, fără diacritice.	P F B

ID	CAZ	PAȘI	REZULTAT AȘTEPTAT	P/F
TC-PRN-004  oricare	Printarea cu imprimanta oprită	1. Oprește imprimanta de la buton. 2. Emite o factură completă. 3. Notează exact ce mesaje apar și dacă factura s-a creat totuși. 4. Repornește imprimanta și observă dacă documentul se printează din coadă. 5. Reprintează factura din listă.	• Factura se creează și se salvează — emiterea nu depinde de imprimantă. • Aplicația nu se blochează. • Se notează dacă apare vreun mesaj de avertizare sau dacă totul pare că a reușit. • La repornirea imprimantei, documentul iese din coada Windows (comportament normal). • Reprintarea funcționează corect.	P F B
TC-PRN-005  Administrator	Printarea fără imprimantă selectată în Setări	1. Șterge conținutul folderului <code>%LOCALAPPDATA%\facturi.softconsulting.com\EBWebView</code> (aplicația închisă) pentru a elimina imprimanta memorată. 2. Porneste aplicația, nu intra în Setări, și printează o factură. 3. Observă la ce imprimantă iese documentul.	• Documentul se printează la imprimanta implicită din Windows. • Dacă imprimanta implicită nu este cea termică, formatul va fi greșit — se notează ca risc de instalare și se recomandă ca selecția imprimantei să fie obligatorie.	P F B
TC-PRN-006  oricare	Printarea când Edge și Chrome lipsesc	1. Redenumeste temporar folderul Edge (și Chrome, dacă există). 2. Încearcă să printezi o factură, apoi un certificat, apoi o chitanță, apoi centralizatorul. 3. Notează mesajul pentru fiecare tip de document. 4. Restaurează folderele și verifică revenirea la normal.	• Apare un mesaj clar, în limba română, de forma: „Nu s-a putut genera PDF-ul facturii: Microsoft Edge (sau Google Chrome) nu este instalat sau nu a răspuns. Reinstalați Microsoft Edge și încercați din nou.” • Mesaje echivalente pentru chitanță și pentru raport. • Aplicația nu se blochează; facturile se pot în continuare crea și trimite. • După restaurare, printarea funcționează din nou fără repornirea aplicației (sau, dacă e nevoie de repornire, se notează).	P F B
TC-PRN-007  oricare	Chrome ca alternativă la Edge	1. Redenumeste temporar folderul Edge, lăsând Chrome instalat. 2. Printează o factură și un certificat. 3. Compară documentele rezultate cu cele generate anterior cu Edge.	• Printarea funcționează folosind Chrome, fără mesaj de eroare. • Documentele arată identic cu cele generate prin Edge. • Acesta este un comportament nou — dacă nu funcționează, se raportează, întrucât reprezintă singura soluție de rezervă când Edge este blocat.	P F B

ID	CAZ	PAȘI	REZULTAT AȘTEPTAT	P/F
TC-PRN-008  oricare	Printarea nu reia un document vechi după o eroare	1. Printează factura A cu succes. 2. Provoacă o eroare de generare PDF (ex. redenumeste temporar Edge) și încearcă să printezi factura B. 3. Restaurează Edge și printează din nou factura B. 4. Verifică foarte atent ce document a ieșit la pasul 3.	• La pasul 2 apare eroarea și nu se printează nimic. • La pasul 3 se printează factura B, nu factura A. • Riscul evitat: printarea unui document greșit dintr-un fișier PDF rămas de la o încercare anterioară. Dacă iese factura A, este un defect Critic și se raportează imediat.	P F B
TC-PRN-009  oricare	Printări repetate rapide	1. Apasă butonul de printare de 5 ori la rând, cât mai repede, pe aceeași factură. 2. Numără documentele care ies. 3. Verifică apoi dimensiunea folderului <code>%TEMP%\esoft_edge_pdf</code>. 4. Deschide Task Manager și verifică numărul de procese <code>msedge.exe</code> rămase.	• Aplicația nu se blochează și rămâne receptivă. • Notează câte documente au ieșit efectiv: • După finalizare, nu rămân procese Edge agățate în Task Manager. • Folderul temporar nu crește necontrolat; notează dimensiunea:	P F B
TC-PRN-010  oricare	Curățarea folderului temporar de printare	1. Șterge folderul <code>%TEMP%\esoft_edge_pdf</code> (cu aplicația închisă) și notează că a fost șters. 2. Pornește aplicația și printează 10 documente. 3. Măsoară dimensiunea folderului. 4. Închide aplicația și verifică dacă folderul a fost curățat.	• Folderul se recreează automat la prima printare. • Risc cunoscut: folderul nu se curăță niciodată și crește în timp. Notează dimensiunea după 10 documente: MB. • Se raportează ca recomandare de întreținere, cu estimarea creșterii pe an.	P F B
TC-PRN-011  oricare	Fișierele generate rămân pe disc și sunt lizibile	1. Emite și printează o factură, un certificat, o chitanță și un centralizator. 2. Deschide fiecare folder din secțiunea 1.5 și verifică existența fișierelor. 3. Deschide câte un fișier HTML în Edge.	• Fiecare document are un fișier <code>.html</code> și un fișier <code>.pdf</code> corespunzător. • Denumirile fișierelor permit identificarea documentului. • Fișierele HTML se deschid corect în Edge, cu siglă și diacritice.	P F B
TC-PRN-012  oricare	Printarea fără drepturi de scriere pe disc	1. Setează folderul <code>%APPDATA%\facturi.softconsulting.com\receipts</code> ca „doar citire” pentru utilizatorul curent. 2. Emite o chitanță. 3. Citește mesajul primit. 4. Restaurează permisiunile.	• Aplicația încearcă foldere alternative și, dacă nu reușește, afișează un mesaj de forma „Nu am putut salva chitanța local. Erori: ...”. • Mesajul este inteligibil, nu o eroare tehnică brută. • Aplicația nu se blochează.	P F B

ID	CAZ	PAȘI	REZULTAT AȘTEPTAT	P/F
TC-PRN-013  oricare	Formatul fizic al bonului pe hârtie de 80 mm	1. Printează, pe rând, o factură, un certificat, o chitanță și un centralizator. 2. Măsoară cu rigla lățimea textului pe fiecare bon. 3. Verifică marginile din stânga și din dreapta.	• Textul se încadrează în lățimea hârtiei de 80 mm, cu margini uniforme. • Niciun caracter nu este tăiat pe marginea din dreapta. • Tabelele de produse au coloanele aliniate, nu suprapuse. • Textul nu este micșorat sau mărit față de referință (opțiunea de scalare este dezactivată la printare).	P F B
TC-PRN-014  oricare	Avansul de hârtie la finalul centralizatorului	1. Printează centralizatorul zilei din ecranul Rapoarte. 2. Măsoară spațiul gol de după ultima linie de text, până la capătul bonului.	• După ultimul rând, hârtia avansează aproximativ 5 cm, astfel încât bonul să poată fi rupt fără a tăia text. • Funcționalitatea a fost introdusă în v1.0.8 — dacă lipsește, este o regresie. • Notează avansul măsurat: cm.	P F B

12. Certificatul de calitate

Certificatul de calitate (declarația de conformitate) însoțește fiecare livrare de ouă. Aplicația îl generează automat, luând datele de lot, dată de producție și dată de expirare dintr-o **comandă** existentă în WME.

Cum găsește aplicația datele certificatului

1. Citește din Setări **Seria Comandă Certificat** (implicit „CCAL”) și **ID Client Certificat** (implicit „1602”).
 2. Caută în WME comenzile din **ziua facturii** care au aceea serie și acel client, și o alege pe cea mai recentă.
 3. Dacă nu găsește nimic, extinde căutarea pe **ultimele 30 de zile**.
 4. Dacă tot nu găsește (sau nu are internet), folosește pe rând: datele memorate pentru factura respectivă → datele memorate pentru ziua curentă → ultimele date memorate → **linii goale cu liniuțe**.
- Ultima variantă este cea mai periculoasă: certificatul se printează oricum, dar cu __ __ în loc de lot și date. Testele TC-CER-005 și TC-CER-006 acoperă exact acest caz.

ID	CAZ	PAȘI	REZULTAT AȘTEPTAT	P/F
TC-CER-001  Agent	Certificatul se printează automat cu factura	1. Emite o factură completă. 2. Așteaptă ambele documente la imprimantă.	• După bonul facturii iese automat și certificatul de calitate, ca al doilea document, la aceeași imprimantă. • Nu este necesară nicio acțiune suplimentară din partea utilizatorului.	P F B
TC-CER-002  oricare	Conținutul certificatului cu comandă găsită	1. Ia certificatul printat. 2. Compară fiecare element cu datele comenzii din WinMentor.		P F B
TC-CER-003  oricare	Printarea certificatului din detaliile facturii	1. Deschide detaliile unei facturi. 2. Apasă „Printează Certificat”. 3. Compară cu certificatul printat automat la emitere.	• Butonul afișează temporar „Se printează...”. • Apare notificarea „Certificat trimis la imprimantă!”. • Iese doar certificatul, nu și factura. • Conținutul este identic cu cel printat inițial. • În caz de eroare, apare mesajul „Eroare la printare certificat: ...”.	P F B
TC-CER-004  Administrator	Certificatul folosește seria de comandă din Setări	1. În Setări, schimbă „Serie Comandă Certificat” cu o serie inexistentă (ex. ZZZZ). Salvează. 2. Printează un certificat pentru o factură de azi și verifică rezultatul. 3. Repune seria corectă și printează din nou. 4. Repetă modificând „ID Client Certificat” cu o valoare inexistentă. 5. Golește ambele câmpuri, salvează și verifică ce valori sunt folosite.	• Cu serie/client inexistente, certificatul se printează cu liniuțe în loc de date (nu se găsește nicio comandă). • Cu valorile corecte, datele apar complete. • Cu câmpurile goale, aplicația revine la valorile implicite „CCAL” și „1602”.	P F B
TC-CER-005  Agent	Certificat offline, după o sincronizare prealabilă	1. Fiind online, apasă „Sincronizare” din antet și așteaptă finalizarea completă (aici se pregătesc datele pentru certificate). 2. Deconectează rețeaua și așteaptă indicatorul „Offline”. 3. Emite o factură completă. 4. Verifică cu atenție certificatul printat.	• Certificatul se printează și conține datele reale (număr comandă, lot, date), preluate din memoria locală. • Nu apar liniuțe în locul datelor. • Acesta este scenariul real de teren: agentul sincronizează dimineața și lucrează toată ziua fără semnal.	P F B
TC-CER-006  Agent	Certificat offline, fără sincronizare prealabilă	1. Deconectează rețeaua. 2. Emite o factură și printează certificatul. 3. Verifică ce apare în locul datelor.	• Certificatul se printează totuși, dar cu marcate goale: subtitlu „Nr. ___ din data de ___.”, buletin de analiză „BA ___/___.” și o linie de produs cu „Produs / ___ / ___.”. • Aplicația nu afișează eroare — documentul iese ca și cum ar fi corect. • Risc major de raportat: un document oficial incomplet ajunge la client fără niciun avertisment. Recomandare: avertizarea utilizatorului înainte de printare.	P F B

ID	CAZ	PAȘI	REZULTAT AȘTEPTAT	P/F
TC-CER-007  Administrator	Certificat pentru o factură dintr-o zi anterioară	1. Deschide factura veche și apasă „Printează Certificat”. 2. Compară datele cu comanda din ziua respectivă, nu cu cea de azi.	• Certificatul folosește comanda din ziua facturii, nu din ziua curentă. • Lotul și datele de producție/expirare corespund acelei zile. • Notează dacă data afișată în antet („Data:”) este data de azi în loc de data facturii — dacă da, se raportează ca inconsecvență.	P F B
TC-CER-008  Agent	Certificat pentru o factură cu mai multe produse	1. Emite o factură cu 4–5 produse diferite (categorii S, M, L, XL, caserole). 2. Verifică certificatul.	• Fiecare produs apare pe o linie proprie, cu lot și date proprii. • Nu există linii duplicate. • Tabelul se încadrează în lățimea de 80 mm și nu este tăiat. • Dacă documentul se întinde pe mai multe „pagini” de hârtie, verifică dacă antetul se repetă sau dacă textul se rupe urât.	P F B
TC-CER-009  Administrator	Comanda nu există în ziua facturii, dar există în ultimele 30 de zile	1. Emite o factură azi. 2. Printează certificatul și verifică ce comandă a fost folosită.	• Aplicația folosește cea mai recentă comandă din ultimele 30 de zile. • Certificatul conține date reale, nu liniuțe. • De discutat cu clientul: este acceptabil ca un certificat de azi să poarte lotul dintr-o comandă de acum 3 săptămâni? Notează răspunsul în raport.	P F B
TC-CER-010  Administrator	Certificatul nu filtrează produsele facturii	1. Emite o factură cu un singur produs, dintr-o comandă WME care conține mai multe produse. 2. Printează certificatul și numără liniile de produs.	• Se notează dacă certificatul afișează doar produsul facturat sau toate produsele din comandă. • Începând cu v1.0.5, filtrarea pe produse a fost eliminată intenționat — deci comportamentul așteptat este afișarea produselor din comandă. • Se confirmă cu clientul că această variantă este cea dorită; se notează răspunsul.	P F B
TC-CER-011  Administrator	Pregătirea datelor de certificat la sincronizare	1. Emite 3 facturi fiind online. 2. Apasă „Sincronizare” și așteaptă finalizarea. 3. Deconectează rețeaua. 4. Printează certificatul pentru fiecare dintre cele 3 facturi.	• Toate cele 3 certificate conțin date reale, deși aplicația este offline. • Datele diferă corect de la o factură la alta, dacă și comenzile diferă. • Dacă un certificat iese cu liniuțe, se notează care factură și în ce condiții.	P F B

13. Chitanțe / Încasări

Chitanțele se pot emite pe două căi complet diferite, care trebuie testate separat:

Cale	Când se folosește	Secțiune
A. Fereastra „Generezi și chitanță?”	Imediat după printarea unei facturi — clientul plătește pe loc	13.1
B. Chitanțe → „Chitanță nouă”	Încasarea unor facturi mai vechi, din soldul clientului; se pot încasa mai multe facturi pe o singură chitanță	13.2

13.1 Chitanța emisă direct după factură

ID	CAZ	PAȘI	REZULTAT AȘTEPTAT	P/F
TC-CHI-001  Agent	Fereastra de chitanță după printarea facturii	- Emite o factură completă. - La apariția ferestrei, verifică toate elementele afișate, fără a apăsa nimic.	- Titlu: „Generezi și chitanță?”, descriere: „Alege tipul încasării pentru factura printată.” - Se afișează „Total factură: {sumă} RON” — verifică dacă suma este cea cu TVA. - Două opțiuni: „Achitată total” (selectată implicit) și „Achitată parțial”. - Butoane: „Nu, mulțumesc” și „Salvează chitanța”.	P F B
TC-CHI-002  Agent	Chitanță „Achitată total”	- La fereastra de chitanță, lasă selectată opțiunea „Achitată total” și apasă „Salvează chitanța”. - Urmărește notificările și imprimanta. - Verifică chitanța în lista Chitanțe și apoi în WinMentor.	- Butonul afișează „Se salvează...”. - Apare „Chitanța a fost salvată și trimisă la imprimantă.”, iar bonul chitanței iese la imprimantă. - Fiind online, apare apoi „Chitanța a fost trimisă către Mentor.” - Valoarea chitanței este egală cu totalul cu TVA al facturii. - În lista Chitanțe apare cu statusul „Sincronizat”. - În WinMentor există o încasare cu aceeași valoare, legată de factura respectivă.	P F B
TC-CHI-003  Agent	Chitanță „Achitată parțial”	- Selectează „Achitată parțial” și observă câmpul care apare. - Notează valoarea precompletată. - Înlocuiește-o cu jumătate din total și apasă „Salvează chitanța”. - Verifică bonul chitanței și soldul rămas al clientului.	- Apare eticheta „Suma achitată” cu un câmp precompletat cu restul disponibil. - Chitanța se emite pentru suma introdusă, nu pentru total. - Bonul afișează suma parțială. - Soldul rămas al clientului scade exact cu suma încasată (se verifică în Date → Solduri, după actualizare).	P F B
TC-CHI-004  Agent	Valori invalide la suma achitată parțial	- Selectează „Achitată parțial” și golește complet câmpul. Apasă „Salvează chitanța”. - Introdu 0 și salvează. - Introdu -50 și salvează. - Introdu litere: abc și salvează. - Introdu o sumă mai mare decât totalul facturii și salvează. - Introdu suma folosind virgulă zecimală: 123,45 .	- Pentru câmp gol, 0 , valoare negativă și text: apare „Suma introdusă este invalidă.” și nu se salvează nimic. - Pentru o sumă peste total: apare un mesaj de forma „Suma încasată (X) nu poate depăși totalul facturii cu TVA (Y)” și nu se salvează. - Virgula zecimală este acceptată și interpretată corect (123,45 = 123.45). - Nu se consumă niciun număr de chitanță pentru încercările eșuate — verifică „Număr Curent” din Setări înainte și după.	P F B

ID	CAZ	PAȘI	REZULTAT AȘTEPTAT	P/F
TC-CHI-005  Agent	Valori la limită pentru suma încasată	- Introdu exact totalul: 119.00. Salvează. - Pe o factură nouă, introdu 119.005 (peste total cu o jumătate de bănuț). - Pe o factură nouă, introdu 119.02 (peste total cu 2 bani). - Pe o factură nouă, introdu 0.01.	- Suma egală cu totalul este acceptată. - Depășirea cu o fracțiune sub un bănuț este tolerată (marjă de rotunjire). - Depășirea cu 2 bani este respinsă cu mesaj clar. - Suma minimă de 1 bănuț este acceptată. - Notează valorile exacte la care comportamentul se schimbă.	P F B
TC-CHI-006  Agent	Factură deja încasată integral	- Emite o factură și încasează-o integral. - Reprintează aceeași factură din listă. - Observă ce se întâmplă la pasul de chitanță.	- Apare notificarea „Factura este deja încasată integral.” - Fereastra de chitanță nu se mai deschide. - Nu se emite o a doua chitanță pentru aceeași factură.	P F B
TC-CHI-007  Agent	Factură încasată parțial — restul disponibil	- Reprintează factura din listă. - Citește notificarea privind restul disponibil și notează suma afișată. - Selectează „Achitată parțial” și notează valoarea precompletată. - Compară ambele valori cu calculul manual: $119,00 - 50,00 = 69,00$. - Încearcă să încasezi 70,00 (peste rest).	- Apare notificarea de forma „Factura are deja încasări. Rest disponibil (estimat cu TVA): ... RON.” Verificare esențială: suma afișată trebuie să fie 69,00. Dacă apare o altă valoare (ex. calculată pe baza sumei fără TVA), este un defect de reconciliere și se raportează cu prioritate Critică, notând ambele cifre. - Încercarea de a încasa peste rest este respinsă cu mesajul „Suma încasată (...) depășește restul disponibil (...)”.	P F B
TC-CHI-008  Agent	Factură cu total zero	- Emite o factură care conține doar acest produs. - Observă pasul de chitanță.	- Apare „Factura are total 0. Nu se poate genera chitanță.” - Fereastra de chitanță nu se deschide și nu se consumă niciun număr de chitanță.	P F B
TC-CHI-009  Agent	Refuzul emiterii chitanței	- La fereastra de chitanță, apasă „Nu, mulțumesc”. - Repetă pe altă factură, închizând fereastra cu tasta Esc. - Repetă închizând cu butonul X. - Verifică lista de chitanțe și numărul curent de chitanță din Setări.	- În toate cele trei cazuri, fereastra se închide și se ajunge în lista de facturi. Nu se creează nicio chitanță și nu se consumă niciun număr. - Factura rămâne neîncasată și poate fi încasată ulterior.	P F B
TC-CHI-010  Agent	Chitanță emisă în modul offline	- Deconectează rețeaua. - Emite o factură și, la pasul de chitanță, salvează o chitanță integrală. - Verifică notificarea, bonul și statusul. - Reconectează rețeaua și așteaptă.	- Chitanța se salvează și se printează normal. - Apare „Chitanța a fost salvată în așteptare și va fi trimisă automat când revine internetul.” - Statusul este „În așteptare”. - La reconectare, chitanța se trimite automat și devine „Sincronizat”. - În WinMentor apare o singură încasare.	P F B
TC-CHI-011  Agent	Pasul 1 — selectarea partenerului	- Chitanțe → „Chitanță nouă”. - Verifică dacă în căsuța de căutare cursorul este deja poziționat. - Caută după denumire, apoi după CUI (scris cu majuscule: R012345), apoi după CUI scris cu litere mici: ro12345 . - Selectează un partener și apasă „Continuă”.	- Titlu „Chitanță nouă”, trei pași: Partener → Factură → Detalii. - Sugestia din câmp: „Caută partener...”; cursorul este deja în câmp. - Căutarea după denumire funcționează indiferent de majuscule. De verificat: căutarea după CUI cu litere mici. Dacă nu găsește partenerul, se raportează ca defect (căutare sensibilă la majuscule). - Butonul „Continuă” este inactiv până la selectarea unui partener.	P F B

ID	CAZ	PAȘI	REZULTAT AȘTEPTAT	P/F
TC-CHI-012  Agent	Pasul 2 — lista de facturi cu sold	- La pasul 2, compară fiecare card cu situația din WinMentor. - Verifică dacă apar duplicate ale aceleiași facturi. - Verifică dacă apar și facturile emise recent din aplicație (netrimise încă în WME).	- Fiecare card afișează: serie și număr, tipul documentului, „Data:”, „Scadență:”, „Cod document:”, „Sediu:”, „Total factură:” și „Rest de plată:”. - Se afișează doar facturile cu rest de plată mai mare decât zero. Nu există duplicate ale aceleiași facturi. - Facturile emise local, chiar netrimise, apar în listă. - Facturile restante (depășite ca scadență) apar primele. - Dacă nu există solduri: „Nu există facturi cu sold”.	P F B
TC-CHI-013  Agent	Selectarea mai multor facturi pe o singură chitanță	- Selectează 3 facturi apăsând pe cardurile lor. - Observă marcasele de pe carduri. - Deselectează una și verifică renumerotarea. - Selectează-o la loc și apasă „Continuă”.	- Fiecare card selectat afișează „Selectată #N” și un contur colorat. - Numerotarea se actualizează corect la deselectare. - La pasul 3 apar toate cele 3 facturi selectate.	P F B
TC-CHI-014  Agent	Selectarea facturilor de la tastatură	- La pasul 2, apasă Tab până ajungi pe un card de factură. - Apasă Enter, apoi din nou Enter. - Repetă cu tasta Space.	- Cardul focalizat este vizibil marcat. - Enter și Space comută selecția facturii, identic cu clicul de mouse.	P F B
TC-CHI-015  Administrator	Ascunderea unei facturi fantomă (doar Administrator)	- La pasul 2, identifică butonul cu pictograma de „ochi tăiat” de pe un card. - Ține cursorul deasupra lui și citește sugestia. - Apasă-l pe o factură de test. - Reintră în fluxul de chitanță nouă pentru același partener și verifică dacă factura mai apare. - Încearcă să găsești o modalitate de a o readuce în listă.	- Sugestia butonului: „Ascunde factura (doar Admin)”. - Apăsarea butonului nu selectează cardul, ci doar îl ascunde. - Apare notificarea „Factura {serie} {număr} a fost ascunsă.” și cardul dispare. - Factura rămâne ascunsă și după reintrarea în flux. Risc de raportat: nu există nicio modalitate de a anula ascunderea din interfață. O apăsare greșită este ireversibilă fără intervenție tehnică. Se raportează ca defect cu prioritate Mare.	P F B
TC-CHI-016  Agent	Pasul 3 — repartizarea sumelor pe facturi	- Cu 3 facturi selectate, verifică cele două casete de sumar din partea de sus. - Modifică suma la una din facturi și observă actualizarea sumarului. - Verifică valorile precompletate pentru fiecare factură.	- Se afișează „Total sold selectat” (suma resturilor) și „Total încasat acum” (suma introdusă). „Total încasat acum” se recalculează imediat la fiecare modificare. - Fiecare factură are afișat „Sold disponibil” și un câmp „Suma încasată” precompletat cu restul. - Rândurile sunt numerotate „#N • {serie} {număr}”.	P F B
TC-CHI-017  Agent	Suma introdusă se limitează automat la soldul disponibil	- La o factură cu sold de 100 RON, șterge valoarea și tastează 500. - Observă imediat ce se întâmplă cu valoarea din câmp. - Șterge complet valoarea și lasă câmpul gol. - Introdu 0, apoi -10. - Verifică starea butonului „Salvează” în fiecare situație.	- La depășirea soldului, câmpul este rescris automat cu valoarea maximă (100,00), fără mesaj de eroare. - Pentru câmp gol, 0 sau valoare negativă: rândul primește contur roșu și apare textul „Valoarea trebuie să fie > 0 și ≤ sold.” - Butonul „Salvează” este inactiv cât timp există un rând invalid. - Se notează ca observație de utilizabilitate faptul că valoarea prea mare este corectată în tăcere, fără explicație.	P F B

ID	CAZ	PAȘI	REZULTAT AȘTEPTAT	P/F
TC-CHI-018  Agent	Salvarea unei chitanțe pentru mai multe facturi	1. Selectează 3 facturi, completează sumele și apasă „Salvează”. 2. Urmărește notificările și bonul printat. 3. Verifică chitanța în listă și în detalii. 4. Verifică în WinMentor cum a fost repartizată suma.	• Apare „Chitanță salvată cu succes”, apoi „Chitanța a fost trimisă la imprimantă.” și „Chitanța a fost trimisă automat.” • Se emite o singură chitanță, cu un singur număr, pentru suma totală. • Pe bon, facturile achitate apar enumerate (ex. „SER/123, SER/124, SER/125”). • În listă, coloana Document afișează „3 facturi”. • În WinMentor, suma este repartizată corect pe cele 3 facturi. • Se revine automat în lista de chitanțe.	P F B
TC-CHI-019  Agent	Chitanță pe o factură care nu există în WME	1. Deconectează rețeaua și emite o factură (rămâne netrimisă). 2. Tot offline, emite o chitanță pentru această factură din fluxul „Chitanță nouă”. 3. Reconectează rețeaua și forțează trimiterea chitanței înainte ca factura să ajungă în WME (dacă este posibil, apasă „Trimite” doar pe chitanță). 4. Citește mesajul de eroare afișat pe cardul chitanței. 5. Trimite apoi factura și retrimite chitanța.	• Chitanța eșuează cu un mesaj tradus și util, de forma: „Factura {X} nu există în baza centrală. Trimite mai întâi factura, apoi retrimite chitanța.” • Mesajul nu este textul tehnic brut primit de la server. • După trimiterea facturii, retrimiterarea chitanței reușește. • Ține cursorul deasupra casetei de eroare: mesajul tehnic original trebuie să fie disponibil ca sugestie.	P F B
TC-CHI-020  Administrator	Filele, coloanele și statusurile din lista de chitanțe	1. Parcurge filele Toate, În așteptare, Sincronizate, Eșuate și verifică contoarele. 2. Comută pe vizualizarea tabel. 3. Deschide detaliile unei chitanțe.	• Filtrarea și contoarele funcționează corect pe fiecare filă. • Tabelul are coloanele Partener, Document, Data, Valoare, Status, Acțiuni. • Statusurile afișate: „În așteptare”, „Se trimite...”, „Sincronizat”, „Eșuat”. • Fereastra de detalii are titlul „Detalii Chitanță” și afișează seria, numărul, „Data încasării”, „Valoare” și secțiunea „Factura achitată”. • Dacă apare vreun status necunoscut de forma „Unknown (...)”, se raportează.	P F B
TC-CHI-021  Administrator	Ștergerea unei chitanțe se face fără confirmare	1. Alege o chitanță de test cu statusul „Sincronizat”. 2. Apasă pictograma de ștergere. 3. Observă dacă apare o fereastră de confirmare. 4. Verifică dacă încasarea mai există în WinMentor.	• Apare „Chitanța a fost ștearsă.” și dispare din listă. • Defect de raportat — prioritate Critică: ștergerea se produce fără fereastră de confirmare, spre deosebire de facturi, unde confirmarea există. O apăsare accidentală șterge documentul definitiv. • Al doilea risc: chitanța se șterge local, dar rămâne în WinMentor, ceea ce duce la nepotriviri între cele două sisteme. Se raportează separat. • Se poate șterge chiar și o chitanță deja sincronizată — se notează ca risc.	P F B
TC-CHI-022  Administrator → Agent	Numerotarea chitanțelor și epuizarea intervalului	1. Notează „Număr Curent” pentru chitanțe din Setări. 2. Emite 3 chitanțe și verifică numerele de pe bonuri. 3. Setează „Număr Final” egal cu numărul curent și încearcă să mai emiți o chitanță. 4. Citește mesajul de eroare. 5. Emite o chitanță, apoi șterge-o, apoi emite alta — verifică numărul primit.	• Numerele sunt consecutive, fără repetări. • La epuizarea intervalului apare mesajul, în română: „S-a atins limita de numere pentru chitanțe (N)”. • Chitanța nu se emite. • După ștergerea unei chitanțe, numărul nu se recuperează — rezultă un gol în numerotare. Se notează ca observație cu implicații fiscale.	P F B

14. Centralizator zi (Rapoarte)

Centralizatorul este raportul de final de zi: un bon de 80 mm cu vânzările agregate pe partener și cu încasările zilei. Este documentul pe care agentul îl predă la sediu.

Cum se citește centralizatorul

- **Cod ext** — identificatorul partenerului, **trunchiat la 7 caractere**.
- **Nr ouă** — bucăți; **Nr Cofraje** — bucăți împărțite la 30.
- **CAT** — categoriile prezente pe acel partener, ex. „S+M+L”. Categoriile posibile sunt **S, M, L, XL** și **CAS** (caserole).
- Totalurile pe categorii din subsol sunt exprimate **în cofraje**, nu în bucăți.
- Categoriile se determină după **denumirea produsului** din WME (căutând „categoria s”, „categoria m”, „caserole” etc.). Un produs denumit altfel **nu va fi încadrat în nicio categorie** — acesta este cel mai frecvent motiv pentru care cifrele nu se potrivesc.

ID	CAZ	PAȘI	REZULTAT AȘTEPTAT	P/F
TC-CEN-001  Administrator	Structura ecranului Centralizator zi	1. Meniu lateral → Rapoarte . 2. Parcurge de sus în jos întregul ecran.	• Titlu „Centralizator zi”, subtitlu „Vânzări agregate pe partener”. • Caseta de sumar „Centralizator zi (cu TVA)” afișează totalul și un rând cu: Ouă, Cofraje, Cat S, Cat M, Cat L (și Cat XL / Cat CAS dacă există), apoi „Fără TVA” și „Cu TVA”. • Două calendare (dată de început și dată de sfârșit) și butonul „Printează”. • Tabelul „Facturi eliberate” cu coloanele: Cod ext, Nr ouă, Nr Cofraje, CAT, Valoare fără TVA, Valoare cu TVA și un rând TOTAL. • Tabelul „Chitanțe” cu coloanele Cod ext și Încasat, urmat de blocul de totaluri.	P F B
TC-CEN-002  Agent	Agentul are intervalul de date blocat pe ziua curentă	1. Autentifică-te ca Agent și deschide Rapoarte . 2. Încearcă să modifice data de început, apoi data de sfârșit. 3. Verifică ce dată este afișată. 4. Apasă butonul „ Printează ”.	• Ambele calendare sunt inactive și afișează data de azi. • Datele nu pot fi modificate în niciun fel. • Butonul „Printează” rămâne activ — agentul își poate printa centralizatorul zilei.	P F B
TC-CEN-003  Administrator	Administratorul poate alege un interval de date	1. Setează data de început cu 7 zile în urmă și data de sfârșit azi. 2. Observă actualizarea tabelelor. 3. Setează un interval în care nu există facturi. 4. Setează data de început după data de sfârșit.	• Tabelele se actualizează automat la fiecare schimbare de dată, fără buton suplimentar. • Pentru un interval fără date apare „Fără date de vânzări pentru intervalul selectat”. • Pentru un interval inversat, aplicația nu se blochează; se notează comportamentul observat.	P F B
TC-CEN-004  Administrator	Verificarea cifrelor din tabelul „Facturi eliberate”	1. Pentru fiecare partener, adună manual din facturile lui: numărul total de ouă și valoarea cu TVA. 2. Compară cu rândul corespunzător din tabel. 3. Verifică coloana Nr Cofraje : trebuie să fie $\text{Nr ouă} \div 30$. 4. Verifică rândul TOTAL ca sumă a tuturor rândurilor. 5. Compară totalul cu valoarea din caseta de sumar din partea de sus.	• Fiecare rând corespunde exact însumării manuale. • $\text{Cofrajele} = \text{ouă} \div 30$, rotunjit la 2 zecimale. • Rândul TOTAL este suma exactă a rândurilor. • Caseta de sumar coincide cu rândul TOTAL. • Un partener apare pe un singur rând (sau pe două, dacă are atât facturi achitate, cât și neachitate — se notează dacă e cazul).	P F B

ID	CAZ	PAȘI	REZULTAT AȘTEPTAT	P/F
TC-CEN-005  Administrator	Coloana CAT afișează categoriile corect	1. Emite o factură cu un produs din categoria S și verifică rândul din tabel. 2. Repetă pentru M, L, XL și caserole. 3. Emite o factură cu produse din 3 categorii diferite pentru același partener. 4. Emite o factură cu un produs care nu conține cuvântul „categoria” în denumire.	• Pentru fiecare categorie, coloana CAT afișează eticheta corespunzătoare: S, M, L, XL, CAS. • Pentru mai multe categorii, se afișează combinat, ex. „S+M+L”. • Verificare esențială: un produs din categoria L nu trebuie confundat cu XL, iar caserolele nu trebuie numărate și la S/M/L. • Pentru un produs fără cuvântul „categoria” în denumire, CAT afișează „-”, iar cantitatea nu este numărată la ouă. Notează acest caz explicit — este cauza principală a nepotrivirilor de cifre.	P F B
TC-CEN-006  Administrator	Categoria CAS (caserole) și reconcilierea ei	1. Emite o factură care conține doar caserole, cu o cantitate cunoscută (ex. 300 bucăți). 2. Verifică rândul din tabel: CAT, Nr ouă, Nr Cofraje. 3. Verifică segmentul „Cat CAS” din caseta de sumar. 4. Emite apoi o factură mixtă: caserole + categoria M, și verifică dacă totalurile pe categorii se însumează exact la totalul de cofraje.	• Coloana CAT afișează „CAS”. • „Cat CAS” din sumar = bucăți ÷ 30 (ex. 300 → 10,00 cofraje). • Segmentul „Cat CAS” apare numai dacă există caserole; altfel lipsește complet din rând. • Reconciliere exactă: Cat S + Cat M + Cat L + Cat XL + Cat CAS trebuie să dea exact totalul de Cofraje, fără diferențe. Această funcționalitate a fost introdusă în v1.0.9 — dacă apar diferențe, este o regresie și se raportează cu prioritate Critică, cu toate cifrele notate.	P F B
TC-CEN-007  Administrator	Trunchierea codului de partener la 7 caractere	1. Emite câte o factură pentru fiecare dintre cei doi parteneri. 2. Deschide centralizatorul și compară cele două rânduri. 3. Printează raportul și verifică pe hârtie.	• Coloana „Cod ext” afișează primele 7 caractere ale identificatorului. • Defect de confirmat: cei doi parteneri apar pe rânduri separate, dar cu etichete identice, deci nu pot fi deosebiți pe bon. Dacă se confirmă, se raportează cu prioritate Mare — are impact direct asupra decontării. • Notează cele două denumiri și eticheta afișată:	P F B
TC-CEN-008  Administrator	Tabelul „Chitanțe” și blocul de totaluri	1. Adună manual toate chitanțele zilei, separat pe cele două categorii. 2. Compară cu cele cinci rânduri din blocul de totaluri. 3. Verifică dacă „Total general” = „Total încasat pe zi” + „Total din solduri”.	• Blocul afișează: „Total chitanțe pe zi”, „Total chitanțe pe solduri”, „Total încasat pe zi (facturi eliberate azi)”, „Total din solduri”, „Total general”. • Chitanțele pe facturi de azi sunt numărate la prima categorie, cele pe facturi vechi la a doua. • Suma celor două părți este egală cu totalul general. • Toate cifrele coincid cu însumarea manuală. • Fără chitanțe: „Fără chitanțe pentru data selectată”.	P F B

ID	CAZ	PAȘI	REZULTAT AȘTEPTAT	P/F
TC-CEN-009  Agent	Printarea centralizatorului	1. Apasă „Printează”. 2. Compară bonul, rând cu rând, cu ceea ce se vede pe ecran. 3. Verifică cele două secțiuni și liniile de totaluri.	• Apare notificarea „Raport salvat și trimis la print: ...”. • Bonul are titlul „Centralizator zi”. • Secțiunea „Facturi eliberate {data}” cu coloanele Cod ext / Ouă / Cof / CAT / Cu TVA. • Linia de totaluri: „Total facturi: Ouă ... Cofraje ... Cat S ... Cat M ... Cat L ... (exprimat în cofraje) Total cu TVA ...”. • Secțiunea „Chitanțe {data}” cu coloanele Cod ext / Încasat și linia de totaluri corespunzătoare. • Toate cifrele de pe hârtie coincid cu cele de pe ecran. • Textul este îngroșat și lizibil, iar coloana CAT se citește clar (lătită în v1.0.9).	P F B
TC-CEN-010  Administrator	Eticheta CAS se scurtează la CS când rândul e prea lung	1. Emite pentru un singur partener o factură cu produse din toate categoriile (S, M, L, XL, caserole). 2. Verifică valoarea coloanei CAT pe ecran. 3. Printează și verifică aceeași coloană pe hârtie.	• Pe ecran, eticheta poate fi de forma „S+M+L+XL+CAS”. • Pe hârtie, când eticheta devine prea lungă, „CAS” este înlocuit cu „CS” pentru a încăpea în coloană. • Coloana nu este tăiată și nu se suprapune peste coloana vecină.	P F B
TC-CEN-011  Administrator	Neconcordanță de interval între facturi și chitanțe la printare	1. Setează un interval de 3 zile (ex. de alaltăieri până azi). 2. Notează totalul chitanțelor afișat pe ecran. 3. Apasă „Printează”. 4. Compară totalul chitanțelor de pe hârtie cu cel de pe ecran.	• Secțiunea de facturi de pe hârtie acoperă întreg intervalul de 3 zile. • Defect de confirmat: secțiunea de chitanțe folosește doar ultima zi a intervalului, nu tot intervalul. Astfel, totalul de pe hârtie diferă de cel de pe ecran. • Notează ambele valori: pe ecran / pe hârtie • Dacă se confirmă, se raportează cu prioritate Mare — raportul printat induce în eroare.	P F B
TC-CEN-012  Administrator	Printarea eșuează în tăcere când serverul WME nu răspunde	1. Deschide ecranul Rapoarte cu datele încărcate. 2. Deconectează rețeaua sau oprește serverul WME. 3. Apasă „Printează”. 4. Observă timp de 30 de secunde: apare vreo notificare? lese ceva la imprimantă?	• Comportamentul corect ar fi: fie se printează, fie apare un mesaj de eroare. • Defect de confirmat: butonul poate să nu facă absolut nimic — fără notificare, fără printare, fără indicator de progres. Utilizatorul crede că a printat. • Dacă se confirmă, se raportează cu prioritate Mare, notând exact condițiile de reproducere.	P F B
TC-CEN-013  Administrator	Centralizator pe o zi fără activitate	1. Alege o dată în care nu s-a emis nimic (ex. o duminică). 2. Verifică ecranul. 3. Apasă „Printează”.	• Pe ecran apare „Fără date de vânzări pentru intervalul selectat”. • Bonul printat conține, în ambele secțiuni, rândul „Fără date” — nu este un bon gol și nu apare nicio eroare. • Totalurile afișează 0, corect formatat.	P F B
TC-CEN-014  Agent	Centralizatorul include și facturile netrimise	1. Deconectează rețeaua și emite 2 facturi (rămân „În așteptare”). 2. Fără a reconecta, deschide Rapoarte. 3. Verifică dacă cele 2 facturi apar în centralizator. 4. Printează raportul.	• Ambele facturi apar în centralizator, indiferent de status. • Raportul se poate printa complet și în modul offline — el se calculează din datele locale. • Acesta este scenariul real de final de zi al agentului, fără semnal.	P F B
TC-CEN-015  Administrator	Facturile șterse nu mai apar în centralizator	1. Notează totalul din centralizatorul zilei. 2. Șterge o factură din ziua respectivă și notează valoarea ei. 3. Revino în Rapoarte și verifică noul total.	• Factura ștersă dispare din raport. • Totalul scade exact cu valoarea facturii șterse. • Dacă partenerul nu mai are alte facturi, rândul lui dispare complet.	P F B

15. Setări (Administrator)

Configurarea inițială a fost acoperită în capitolul 2. Acest capitol verifică ecranul de Setări în sine: accesul, încărcarea, persistența și câmpurile neacoperite anterior.

ID	CAZ	PAȘI	REZULTAT AȘTEPTAT	P/F
TC-SET-001  Administrator	Ecranul de încărcare a Setărilor	1. Deschide ecranul Setări și urmărește primele secunde.	- Se afișează „Se încarcă setările...” cu un indicator de progres și, dedesubt, „Se verifică imprimantele disponibile” sau „Se încarcă configurările agentului”. - După încărcare apare titlul „Setări” cu subtitlul „Configurează aplicația pentru a se potrivi cu preferințele tale”. - Încărcarea durează mai puțin de 5 secunde.	P F B
TC-SET-002  Administrator	Toate cele cinci carduri sunt prezente	1. Derulează ecranul de sus până jos.	- În ordine: Server WME, Date Agent, Sincronizare Date, Setări Printare, Informații. - Derularea este fluidă și niciun card nu este tăiat sau suprapus.	P F B
TC-SET-003  Administrator	Persistența setărilor după repornirea aplicației	- Notează pe hârtie valorile tuturor câmpurilor din cardurile Server WME și Date Agent. - Închide complet aplicația și repornește-o. - Autentifică-te ca Administrator și redeschide Setări. - Compară fiecare câmp cu notițele.	Toate valorile sunt păstrate identic, inclusiv comutatorul de sincronizare automată și ora. - Imprimanta selectată este de asemenea păstrată. - Niciun câmp nu revine la valoarea implicită.	P F B
TC-SET-004  Administrator	Salvarea cu toate câmpurile goale	- Golește toate câmpurile din cardul Date Agent. - Apasă „Salvează date agent”. - Reîncarcă pagina și verifică ce valori s-au păstrat. - Reface configurarea corectă.	- Salvarea reușește fără niciun avertisment — aplicația nu împiedică o configurare inutilizabilă. Se raportează ca recomandare de validare. - Anumite câmpuri revin la valori implicite: Tip Contabil = „valoare”, Serie Comandă Certificat = „CCAL”, ID Client Certificat = „1602”. - Celelalte rămân goale. - Emiterea unei facturi mai funcționează, dar trimiterea eșuează cu mesajele din TC-FAC-023.	P F B
TC-SET-005  Administrator	Câmpul „Nume Casă” și efectul lui asupra încasărilor	- Setează „Nume Casă” cu denumirea reală a casei din WME. Salvează. - Emite o chitanță și verifică în WinMentor pe ce casă a intrat încasarea. - Schimbă numele casei cu o valoare inexistentă și repetă.	- Cu valoarea corectă, încasarea intră pe casa configurată în WinMentor. - Cu o valoare inexistentă, trimiterea chitanței eșuează cu un mesaj de la server; chitanța rămâne salvată local și poate fi retrimisă după corectare.	P F B
TC-SET-006  Administrator	Câmpurile de delegat apar pe factura printată	- Setează „Numele Delegatului”, „Act Delegat”, „Cod Delegat” și „Număr Auto” cu valori ușor de recunoscut. Salvează. - Emite o factură și verifică bonul. - Verifică și certificatul de calitate. - Verifică documentul din WinMentor.	- Numele delegatului și actul apar pe bonul facturii. - Numărul auto apare pe factură și pe certificat, la rubrica de transport. - Codul delegatului ajunge în documentul din WinMentor. - Textul cu diacritice se printează corect.	P F B

ID	CAZ	PAȘI	REZULTAT AȘTEPTAT	P/F
TC-SET-007  Administrator	Câmpul „Tip Contabil”	1. Lasă valoarea implicită și emite o factură; verifică documentul în WinMentor. 2. Golește câmpul, salvează și verifică ce valoare este afișată la reîncărcare. 3. Cere clientului o valoare alternativă validă și repetă testul.	• Câmpul gol revine automat la valoarea implicită „valoare”. • Valoarea configurată se transmite pe fiecare linie a facturii către WinMentor. • Cu o valoare validă alternativă, factura se trimite fără eroare.	P F B
TC-SET-008  Administrator	Cardul „Informații” și versiunea aplicației	1. Deschide cardul „Informații”. 2. Compară versiunea afișată cu cea din subsolul meniului lateral. 3. Deschide, în Windows Explorer, calea indicată pentru fișierele facturilor.	• Versiunea afișată este 1.0.9 și coincide cu cea din meniul lateral (afișare dinamică, introdusă în v1.0.9). • Se afișează calea <code>%APPDATA%\facturi.softconsulting.com\invoices\</code>, care există efectiv pe disc. • Sunt menționate: printarea prin SumatraPDF și formatul 80 mm × 297 mm.	P F B
TC-SET-009  Administrator	Lista de imprimante când nu există nicio imprimantă	1. Elimină toate imprimantele din Windows. 2. Deschide Setări și apasă „Reîncarcă imprimante”.	• Apare mesajul „Nu au fost găsite imprimante. Asigură-te că ai instalat o imprimantă.” • Sau, dacă interogarea eșuează, în listă apare o singură intrare numită „Default” — se notează care dintre cele două situații s-a produs. • Aplicația nu se blochează.	P F B
TC-SET-010  Administrator	Imprimanta salvată nu mai există	1. Selectează o imprimantă și salvează. 2. Elimină acea imprimantă din Windows. 3. Repornește aplicația și deschide Setări. 4. Încearcă să printezi o factură.	• Aplicația selectează automat prima imprimantă disponibilă din listă. • Printarea fie merge la imprimanta nouă, fie afișează un mesaj clar — nu eșuează în tăcere. • Se notează comportamentul observat.	P F B
TC-SET-011  Administrator	Numărul de copii în afara intervalului permis	1. Introdu 0 în „Număr de copii” și salvează. 2. Introdu 50 și salvează. 3. Introdu litere.	• Câmpul acceptă doar valori între 1 și 10 (limitare din interfață). • Aplicația nu se blochează la valori invalide. • Reamintire: această setare oricum nu are efect asupra printării (vezi TC-CFG-016).	P F B
TC-SET-012  Administrator	Butonul de sincronizare din Setări	1. Apasă „Sincronizează Acum” din cardul Sincronizare Date. 2. Compară rezultatul cu cel al butonului din antet.	• Butonul afișează „Se sincronizează datele...” pe durata operației. • Apare „Datele au fost sincronizate cu succes!”. • Cele două casete cu datele ultimei sincronizări se actualizează imediat. • Rezultatul este echivalent cu apăsarea butonului din antet.	P F B

ID	CAZ	PAȘI	REZULTAT AȘTEPTAT	P/F
TC-SET-013  Administrator	Listele derulante se deschid în poziția corectă	1. Deschide lista „Imprimantă” și verifică poziția ferestrei derulante față de câmp. 2. Repetă pentru lista „Lățime hârtie”. 3. Derulează pagina astfel încât cardul de printare să fie la marginea de jos a ecranului și redeschide listele. 4. Repetă la o fereastră redimensionată la ~1024 px lățime.	• Lista se deschide lipită de câmpul corespunzător, nu decalată în altă parte a ecranului. • Opțiunile sunt lizibile, la dimensiune normală (aplicația folosește o scalare specială pentru ecrane mici — aceasta este o zonă cu regresii cunoscute). • Opțiunea selectată se poate alege și cu tastele săgeți plus Enter.	P F B
TC-SET-014  Administrator	Ștergerea partenerilor din ecranul de Setări	1. Dacă în Setări există o acțiune de ștergere a partenerilor, execut-o. 2. Compară rezultatul cu cel din ecranul Date (TC-DAT-013).	• Comportamentul este identic cu cel din ecranul Date: se șterg doar partenerii fără facturi. • Există confirmare înainte de ștergere. • Mesajul final indică numărul de parteneri și sedii șterse.	P F B
TC-SET-015  Administrator	Modificări nesalvate la părăsirea ecranului	1. Modifică „Nume Agent” fără a salva. 2. Navighează pe Acasă. 3. Revino în Setări.	• Modificarea nesalvată se pierde, iar câmpul revine la valoarea anterioară. • Nu apare niciun avertisment — se raportează ca recomandare de îmbunătățire.	P F B
TC-SET-016  Administrator	Diacriticele în câmpurile de text	1. Introdu în „Nume Agent” un text cu toate diacriticele: Ștefan Ionuț Țărmămuță . 2. Salvează, reîncarcă și verifică textul. 3. Emite o factură și verifică bonul printat. 4. Verifică și documentul din WinMentor.	• Textul se salvează și se afișează corect în interfață. • Se printează corect pe bon, fără caractere înlocuite cu semne de întrebare sau pătrate. • Ajunge corect și în WinMentor.	P F B

16. Comportament offline și reziliență

Aplicația este folosită în mașină, pe teren, cu semnal intermitent. Acest capitol simulează condițiile reale de utilizare.

ID	CAZ	PAȘI	REZULTAT AȘTEPTAT	P/F
TC-OFF-001  Agent	Ziua completă de lucru fără internet	1. Sincronizează complet, apoi deconectează rețeaua. 2. Emite 5 facturi pentru 3 parteneri diferiți, cu printare completă. 3. Emite 3 chitanțe: două direct după factură, una din soldul clientului. 4. Printează certificatul pentru două dintre facturi. 5. Printează centralizatorul zilei. 6. Verifică toate ecranele: Acasă, Facturi, Chitanțe, Date, Rapoarte. 7. Reconectează rețeaua și așteaptă până la 60 de secunde. 8. Verifică în WinMentor toate documentele.		P F B
TC-OFF-002  Agent	Conexiune intermitentă în timpul trimiterii	1. Cu 3 facturi în așteptare, reconectează rețeaua. 2. Imediat ce începe trimiterea, deconectează din nou. 3. Repetă ciclul de 3 ori: conectat 5 secunde, deconectat 10 secunde. 4. Lasă apoi conexiunea stabilă și așteaptă finalizarea. 5. Verifică în WinMentor.	• Aplicația nu se blochează în niciun moment. • Facturile netrimise rămân „În așteptare” și se reîncearcă automat. • Criteriul principal: în WinMentor există exact 3 facturi, fără duplicate, deși trimiterea a fost întreruptă de mai multe ori. • Nicio factură nu se pierde.	P F B
TC-OFF-003  Agent	Oprirea forțată a aplicației în timpul trimiterii unei chitanțe	1. Apasă „Trimite” pe o chitanță și, când statusul devine „Se trimite...”, oprește aplicația din Task Manager. 2. Repornește aplicația și verifică statusul chitanței. 3. Verifică în WinMentor. 4. Retrimite chitanța dacă este cazul și verifică din nou.	• După repornire, chitanța nu mai are statusul „Se trimite...”; a revenit la „În așteptare”. • Baza de date nu este coruptă; aplicația pornește normal. • În WinMentor există o singură încasare, nu două.	P F B
TC-OFF-004  Agent	Oprirea calculatorului în timpul emiterii unei facturi	1. Notează „Număr Curent” din Setări. 2. Completează wizardul și apasă „Trimite”; imediat, oprește forțat calculatorul (buton de alimentare). 3. Repornește calculatorul și aplicația. 4. Verifică lista de facturi și „Număr Curent”.	• Aplicația pornește normal, fără mesaj de bază de date coruptă. • Fie factura există complet, fie nu există deloc — nu trebuie să existe o factură parțială, fără produse. • Se notează valoarea „Număr Curent” după repornire și dacă s-a consumat sau nu un număr.	P F B
TC-OFF-005  Agent	Serverul WME cade la mijlocul unei zile de lucru	1. Cu internetul activ, oprește serverul WME. 2. Emite o factură completă, cu printare și chitanță. 3. Observă indicatorul din antet și mesajele afișate. 4. Repornește serverul WME și apasă „Sincronizare”.	• Indicatorul rămâne „Online”, deși WME este oprit (vezi TC-SIN-013). • Documentele se creează și se printează normal. • Trimiterea eșuează, dar documentele rămân salvate local. • După repornirea serverului și sincronizare, totul se trimite corect. • Se notează cât de clar este mesajul afișat utilizatorului în acest interval.	P F B

ID	CAZ	PAȘI	REZULTAT AȘTEPTAT	P/F
TC-OFF-006  Agent	Rețea foarte lentă	1. Limitează viteza rețelei. 2. Apasă „Sincronizare” și cronometrează. 3. În timpul operației, încearcă să navighezi și să emiți o factură.	• Aplicația rămâne receptivă; se poate naviga în alte ecrane. • Operațiile de rețea se opresc după un timp rezonabil (aprox. 30 de secunde) și afișează un mesaj, în loc să rămână blocate la nesfârșit. • Emiterea unei facturi funcționează în paralel.	P F B
TC-OFF-007  Agent	Utilizare îndelungată fără repornire	1. Lasă aplicația deschisă o zi întreagă de lucru. 2. Emite documente din oră în oră. 3. La final, verifică în Task Manager consumul de memorie al aplicației și numărul de procese Edge. 4. Verifică dimensiunea folderului %TEMP%\esoft_edge_pdf .	• Aplicația rămâne la fel de rapidă la finalul zilei ca la început. • Consumul de memorie nu crește necontrolat; notează valoarea de la început și de la sfârșit: • Nu rămân procese Edge agățate. • Printarea funcționează la fel de bine la ora 17 ca la ora 8 (vezi blocajul cunoscut din secțiunea 1.4).	P F B
TC-OFF-008  Agent	Trecerea peste miezul nopții	1. Emite o factură la ora 23:50 (sau setează ceasul astfel). 2. Avansează ceasul peste miezul nopții, la 00:10. 3. Verifică ecranele Acasă, Facturi, Chitanțe și Rapoarte, ca Agent.	• Factura emisă „ieri” nu mai apare în lista Agentului — filtrarea pe ziua curentă se aplică corect. • Statisticile de pe Acasă se resetează la zero pentru ziua nouă. • Centralizatorul afișează ziua nouă, goală. • Facturile din ziua precedentă rămân vizibile pentru Administrator și se trimit în continuare automat.	P F B
TC-OFF-009  Agent	Spațiu insuficient pe disc	1. Umples discul până rămân sub 50 MB liberi. 2. Încearcă să emiți și să printezi o factură. 3. Eliberează spațiu și reîncearcă.	• Aplicația afișează un mesaj inteligibil, nu o eroare tehnică brută. • Baza de date nu se corupe. • După eliberarea spațiului, totul revine la normal fără reinstalare.	P F B
TC-OFF-010  oricare	Comportamentul la rezoluții și dimensiuni de fereastră diferite	1. Maximizează fereastra și parcurge toate ecranele. 2. Redimensionează fereastra la aproximativ jumătate de ecran și repetă. 3. Redimensionează la lățime foarte mică (~1000 px) și repetă. 4. Verifică în special: tabelele, wizardul de factură, ecranul de Setări și Centralizatorul.	• La lățimi mici apare butonul de meniu (hamburger), iar meniul lateral se deschide peste conținut. • Anumite coloane de tabel se ascund pentru a încăpea — acest lucru este intenționat. • Niciun buton nu devine inaccesibil și niciun text nu se suprapune. • Butoanele „Continuă”/„Trimite” din wizard rămân vizibile la orice dimensiune.	P F B
TC-OFF-011  Agent	Două documente emise simultan din ecrane diferite	1. Pornește trimiterea unei facturi. 2. Imediat, fără a aștepta, mergi în Chitanțe și pornește trimiterea unei chitanțe. 3. Concomitent, apasă și butonul „Sincronizare” din antet. 4. Așteaptă finalizarea tuturor operațiilor și verifică în WinMentor.	• Aplicația nu se blochează și nu afișează erori tehnice. • Ambele documente ajung în WinMentor, o singură dată fiecare. • Numerotarea rămâne consecutivă, fără repetări.	P F B

17. Reconcilierea cifrelor

Aceste teste nu verifică butoane, ci **corectitudinea sumelor**. Se execută cu un calculator la îndemână și cu acces la WinMentor. Sunt cele mai importante teste din întregul document, pentru că o eroare aici înseamnă documente fiscale greșite.

Regula de bază: aceeași sumă trebuie să apară identic în **patru locuri**: pe ecranul de revizuire, în fereastra de detalii, pe bonul printat și în WinMentor. Orice diferență, chiar și de un bănuț, se raportează.

ID	CAZ	PAȘI	REZULTAT AȘTEPTAT	P/F
TC-REC-001  Agent	Lanțul complet al unei sume, în patru locuri	- Emite o factură cu 3 produse și cantități care produc zecimale (ex. 7, 13, 29 bucăți). - Notează, la pasul 4, „Total fără TVA”, „Total TVA” și „Total de plată”. - După emitere, notează aceleași trei valori din fereastra de detalii. - Notează valorile de pe bonul printat. - Notează valorile din documentul din WinMentor. - Compară toate cele patru seturi.	- Toate cele patru seturi de valori sunt identice, la bănuț. - Rotunjirea se face la 2 zecimale peste tot. - Notează orice diferență, oricât de mică, împreună cu toate cele patru valori.	P F B
TC-REC-002  Agent	TVA cu procente diferite pe aceeași factură	- Emite o factură cu un produs la 19% și unul la 9%. - Calculează manual TVA-ul corect pe fiecare linie. - Compară cu fereastra de detalii, cu bonul și cu WinMentor. - Compară apoi cu totalul afișat pe pagina Acasă.	- Detaliile, bonul și WinMentor folosesc cota reală a fiecărui produs. Defect așteptat: pagina Acasă aplică 19% pe toată suma, deci va afișa o valoare diferită. Notează ambele cifre și raportează (vezi și TC-HOM-004).	P F B
TC-REC-003  Administrator	Cofrajele = ouă ÷ 30	- Emite o factură cu exact 30 de bucăți dintr-un produs de categorie. Verifică raportul. - Repetă cu 90 de bucăți. - Repetă cu 100 de bucăți (rezultă un număr cu zecimale). - Repetă cu 1 bucată.	30 bucăți → 1,00 cofraje; 90 → 3,00; 100 → 3,33; 1 → 0,03. - Rotunjirea se face la 2 zecimale, atât pe ecran, cât și pe bon. - Rândul TOTAL însumează corect valorile cu zecimale.	P F B
TC-REC-004  Administrator	Suma categoriilor este egală cu totalul de cofraje	- Emite facturi care acoperă toate cele 5 categorii, cu cantități diferite. - Din caseta de sumar, notează: Cofraje total, Cat S, Cat M, Cat L, Cat XL, Cat CAS. - Adună cele 5 categorii și compară cu totalul de cofraje. - Repetă verificarea pe bonul printat.	Cat S + Cat M + Cat L + Cat XL + Cat CAS = Cofraje total, exact, fără diferențe. - Aceeași egalitate se verifică și pe hârtie. - Dacă apare o diferență, notează toate cele 6 valori și verifică apoi denumirile produselor implicate — cauza cea mai probabilă este un produs a cărui denumire nu conține „categoria”.	P F B
TC-REC-005  Agent	Soldul clientului scade exact cu suma încasată	- Notează soldul total al unui partener (Date → detalii → Solduri → Actualizează). - Emite o chitanță pentru o sumă cunoscută. - Apasă din nou „Actualizează” și notează noul sold. - Verifică și în WinMentor.	- Sold nou = sold vechi – suma încasată, exact. - Factura încasată integral dispare din listă. - Factura încasată parțial rămâne, cu restul actualizat. - Valorile coincid cu WinMentor.	P F B
TC-REC-006  Administrator	Totalul zilei = suma facturilor zilei	- Adună manual valorile cu TVA ale tuturor facturilor zilei. - Compară cu totalul din centralizator. - Compară cu „Total cu TVA” de pe pagina Acasă (ca Agent, care vede doar ziua curentă).	- Cele trei valori coincid (cu excepția diferenței de TVA din TC-REC-002, dacă există produse cu cote diferite). - Facturile netrimise sunt incluse peste tot. - Facturile șterse nu apar nicăieri.	P F B

ID	CAZ	PAȘI	REZULTAT AȘTEPTAT	P/F
TC-REC-007  Administrator	Totalul încasărilor = suma chitanțelor zilei	1. Deschide lista de chitanțe pe ziua curentă și adună manual toate valorile. 2. Compară cu „Total general” din centralizator. 3. Verifică separat împărțirea pe „încasat pe zi” și „din solduri”. 4. Verifică modul în care este numărată o chitanță emisă pentru mai multe facturi.	• Suma manuală = „Total general” din centralizator. • Împărțirea pe cele două categorii este corectă. • O chitanță pe mai multe facturi este numărată o singură dată ca document, cu valoarea ei totală.	P F B
TC-REC-008  Agent	Rotunjiri la cantități și prețuri cu multe zecimale	1. Emite o factură cu 777 de bucăți din acest produs. 2. Calculează manual valoarea exactă și compar-o cu cea afișată. 3. Verifică apoi totalul cu TVA. 4. Compară cu WinMentor.	• Valorile sunt rotunjite consecvent la 2 zecimale. • Suma liniilor este egală cu totalul afișat (fără diferențe de rotunjire acumulate). • Valoarea din WinMentor coincide cu cea de pe bon.	P F B
TC-REC-009  oricare	Formatarea numerelor în stil românesc	1. Emite o factură cu o valoare de peste 1.000 RON. 2. Verifică modul de afișare a sumei în: coș, revizuire, card, detalii, bon, centralizator. 3. Verifică și modul de afișare a datelor calendaristice în aceleași locuri.	• Sumele folosesc formatul românesc, consecvent în toate ecranele. • Moneda este afișată ca RON peste tot. • Datele sunt afișate în format zi.lună.an (sau zi/lună/an), consecvent. • Se notează orice loc în care formatul diferă de restul aplicației.	P F B

18. Regresie pe versiuni v1.0.4 → v1.0.9

Fiecare versiune recentă a rezolvat probleme concrete. Testele de mai jos verifică faptul că acele rezolvări sunt încă prezente în v1.0.9. Un rezultat **FAIL** aici înseamnă o **regresie** — o problemă rezolvată în trecut care a reapărut — și se raportează cu prioritate ridicată.

Versiune	Ce a fost adăugat sau rezolvat	Test
v1.0.4	Corecturi de afișare a facturilor; ștergere și ascundere pentru Administrator; sume mari afișate pe mai multe rânduri	TC-REG-001...003
v1.0.5	Corectarea potrivirii comenzii pentru certificat; eliminarea filtrării pe produse	TC-REG-004, 005
v1.0.6	Corectarea selecției datei pentru certificatul offline și pre-încărcarea datelor	TC-REG-006
v1.0.7	Completarea legăturii cu comanda (LEGCOM1/LEGCOM2) la trimiterea facturii	TC-REG-007
v1.0.8	Coloana CAT și totalurile pe categorii; avans de hârtie de 5 cm; corectarea ascunderii soldurilor	TC-REG-008...010
v1.0.9	Categoria CAS cu reconciliere exactă; data vânzării în funcție de interval; coloana CAT mai lată și îngroșată; versiune dinamică	TC-REG-011, 012

ID	CAZ	PAȘI	REZULTAT AȘTEPTAT	P/F/B
TC-REG-001  ambele	v1.0.4 — Ștergerea documentelor este rezervată Administratorului	1. Ca Agent , verifică absența opțiunii de ștergere la facturi și chitanțe. 2. Ca Administrator , verifică prezența ei în ambele locuri.	Opțiunea lipsește complet la Agent și este prezentă la Administrator, în ambele ecrane.	P F B
TC-REG-002  oricare	v1.0.4 — Sumele mari se afișează pe mai multe rânduri	1. Emite o factură de valoare foarte mare (peste 100.000 RON). 2. Verifică afișarea pe card, în detalii și pe bon.	- Suma este afișată complet, eventual pe două rânduri, fără a fi tăiată sau suprapusă peste alte elemente. - Pe bonul de 80 mm rămâne lizibilă.	P F B
TC-REG-003  Administrator	v1.0.4 — Ascunderea unei facturi din lista de solduri	1. Repetă pașii din TC-CHI-015.	- Butonul de ascundere este prezent și funcțional pentru Administrator. - Factura ascunsă nu mai apare la reintrarea în flux.	P F B
TC-REG-004  Agent	v1.0.5 — Certificatul găsește comanda corectă	1. Emite o factură și printează certificatul. 2. Verifică ce număr de comandă apare.	- Se folosește comanda cu numărul cel mai mare din ziua respectivă, cu seria și clientul configurate. - Nu apar liniuțe în locul numărului.	P F B
TC-REG-005  Agent	v1.0.5 — Certificatul nu mai filtrează produsele	1. Repetă pașii din TC-CER-010.	- Certificatul afișează produsele din comandă, fără a le filtra după conținutul facturii. - Nu apar linii goale sau produse duplicate.	P F B
TC-REG-006  Agent	v1.0.6 — Certificatul offline folosește data corectă	1. Repetă TC-CER-005 (sincronizare, apoi deconectare, apoi emitere). 2. Verifică data comenzii de pe certificat.	- Certificatul offline conține datele memorate pentru ziua corectă, nu date din altă zi. - Nu apar liniuțe atunci când există date memorate.	P F B
TC-REG-007  Administrator	v1.0.7 — Legătura cu comanda pe liniile facturii	1. Repetă pașii din TC-LST-014.	- Fiecare linie a facturii din WinMentor păstrează legătura cu linia corespunzătoare din comandă. - Dacă legătura lipsește, este o regresie față de v1.0.7 și se raportează imediat.	P F B

ID	CAZ	PAȘI	REZULTAT AȘTEPTAT	P/F
TC-REG-008  Administrator	v1.0.8 — Coloana CAT există în centralizator	- Deschide Rapoarte și verifică prezența coloanei CAT în tabelul „Facturi eliberate”. - Verifică prezența totalurilor pe categorii în caseta de sumar și pe bonul printat.	- Coloana CAT este prezentă pe ecran și pe bon. - Totalurile pe categorii (Cat S, Cat M, Cat L, ...) apar în ambele locuri. Dacă acestea lipsesc, cel mai probabil se testează o versiune mai veche decât v1.0.8 — verifică întâi versiunea din Setări înainte de a raporta.	P F B
TC-REG-009  oricare	v1.0.8 — Avansul de hârtie de 5 cm	Repetă TC-PRN-014.	Hârtia avansează aproximativ 5 cm după ultimul rând, permițând ruperea fără a tăia text.	P F B
TC-REG-010  Administrator	v1.0.8 — Ascunderea soldurilor funcționează fără eroare	- Ascunde o factură din lista de solduri. - Verifică absența oricărei erori tehnice. - Repetă pe încă două facturi.	- Ascunderea reușește de fiecare dată, cu notificare de confirmare. Nu apare nicio eroare tehnică referitoare la baza de date.	P F B
TC-REG-011  Administrator	v1.0.9 — Categoria CAS și reconcilierea exactă	Repetă TC-CEN-006 și TC-REC-004.	- Categoria CAS apare corect în coloana CAT și în totaluri. - Suma categoriilor este exact egală cu totalul de cofraje. - Caserolele nu sunt numărate și la categoriile S/M/L/XL.	P F B
TC-REG-012  oricare	v1.0.9 — Versiunea afișată este preluată dinamic	- Compară versiunea din subsolul meniului lateral cu cea din cardul „Informații”. - Compară cu versiunea kitului de instalare folosit.	- Toate cele trei valori sunt identice: 1.0.9. - Nu apare o versiune „înghețată” dintr-o compilare anterioară.	P F B
TC-DEV-001  ambele	Ecranele ascunse nu sunt accesibile din interfață	- Parcurge toate ecranele aplicației și toate meniurile, ca Agent și apoi ca Administrator. - Caută orice legătură către o pagină de configurare API, de diagnosticare sau de test al printării. - Încearcă combinațiile uzuale de taste (F12, Ctrl+Shift+I) pentru a vedea dacă se deschid unelte de dezvoltare.	Nu există nicio legătură către aceste ecrane, în niciun rol. - Unelte de dezvoltare nu se deschid într-o versiune de producție. - Se recomandă în raport eliminarea completă a acestor ecrane din versiunea livrată.	P F B
TC-DEV-002  Administrator	Pagina veche de configurare API este redundantă	- Deschide pagina și notează valorile implicite afișate pentru IP și port. - Schimbă IP-ul cu o valoare diferită de cea din Setări și apasă „Salvează”. - Revino în Setări și verifică valoarea din cardul Server WME. - Apasă „Sincronizare” și observă ce server este contactat.	- Pagina afișează un mesaj de succes la salvare. Valoarea salvată aici nu are niciun efect — aplicația folosește în continuare IP-ul din Setări. - Există astfel două locuri diferite pentru aceeași configurare, dintre care doar unul funcționează. Se raportează ca defect: pagina trebuie eliminată.	P F B
TC-DEV-003  Administrator	Butoanele de testare a conexiunii cu serverul	- Apasă „Test GET Parteneri”. - Apasă „Test GET Articole”. - Repetă cu serverul WME oprit.	- Cu serverul pornit apar mesaje de succes, cu numărul de înregistrări găsite. - Cu serverul oprit apar mesaje de eșec, fără blocarea aplicației. - Rezultatul brut este afișat într-o zonă de text. - Se recomandă mutarea acestor două butoane în ecranul de Setări, unde ar fi cu adevărat utile.	P F B
TC-DEV-004  Administrator	Pagina de diagnosticare a bazei de date	- Deschide pagina și apasă butonul de verificare a bazei de date. - Introdu un identificator de partener și verifică termenul de plată. - Introdu un identificator inexistent.	- Se afișează numărul de parteneri și de produse. - Pentru un identificator inexistent apare un mesaj de tip „Partener negăsit”. Interfața acestei pagini este în limba engleză — se notează, alături de recomandarea de eliminare.	P F B

ID	CAZ	PAȘI	REZULTAT AȘTEPTAT	P/F
TC-DEV-005  Administrator	Acțiunea distructivă de modificare a scadențelor	1. Apasă butonul care setează toți partenerii la 30 de zile. 2. Citește fereastra de confirmare și apasă Anulează. Verifică faptul că nimic nu s-a schimbat. 3. Repetă și confirmă. 4. Verifică scadențele celor 3 parteneri notați anterior.	• Apare o fereastră de confirmare cu textul „Sigur vrei să actualizezi TOȚI partenerii la 30 zile scadență?”. • „Anulează” nu modifică nimic. • După confirmare, toți partenerii au scadența 30 de zile — inclusiv cei care aveau alte valori. • Risc major de raportat: operația este ireversibilă și afectează întreaga bază de date. Valorile pot fi recuperate doar printr-o resincronizare din WME. Se recomandă eliminarea completă a acestui buton din versiunea livrată.	P F B
TC-DEV-006  Administrator	Pagina de test al printării	1. Încarcă lista de facturi și apasă butonul de test pentru una dintre ele. 2. Verifică unde iese documentul.	• Se afișează calea fișierului generat. • Documentul se printează la imprimanta implicită din Windows, ignorând imprimanta selectată în Setări — se notează. • Interfața este în limba engleză; se recomandă eliminarea paginii.	P F B

19. Modificări în v1.0.15

Capitolul acoperă comportamentele schimbate în v1.0.10–v1.0.15. Fiecare caz de aici verifică o problemă raportată din teren sau găsită la analiza codului, așa că un **FAIL** înseamnă o regresie, nu o funcție lipsă.

De citit înainte: secțiunile 19.1 și 19.2 cer trecerea prin offline → online. Cel mai simplu mod de a simula: oprește Wi-Fi-ul de pe tabletă, nu serverul WME — aplicația verifică internetul, nu serverul.

19.1 Ordinea trimiterii: factură înainte de chitanță

O chitanță identifică factura pe care o plătește doar prin serie și număr. Dacă factura nu a ajuns încă în WinMentor, încasarea nu poate fi alocată și WME răspunde „*nu gasesc în baza de date factura ...*”. Aplicația ține acum chitanța în așteptare până trece factura.

ID	CAZ	PAȘI	REZULTAT AȘTEPTAT	P/F
TC-NEW-001  Agent	Chitanța așteaptă factura netrimisă	- Oprește Wi-Fi-ul. - Emite o factură completă pentru un partener. - Emite chitanța pentru acea factură, achitată total. - Verifică lista Chitanțe, fără să repornești conexiunea.	- Chitanța apare cu status În așteptare, nu Eșuată. - La detaliile chitanței, mesajul spune că se așteaptă trimiterea facturii, cu seria și numărul ei. - Chitanța se poate tipări pe hârtie normal.	P F B
TC-NEW-002  Agent	La revenirea conexiunii, ordinea e respectată	- Continuă de la TC-NEW-001. - Pornește Wi-Fi-ul și așteaptă până la 30 de secunde. - Verifică lista Facturi, apoi lista Chitanțe. - Verifică în WinMentor tranzacția de casă.	- Factura ajunge la status Trimisă prima. - Abia după aceea chitanța trece pe Sincronizată. - În WinMentor, încasarea este alocată pe factură, nu rămâne plată în avans. - Notificare cu numărul de documente trimise, nu tăcere.	P F B
TC-NEW-003  Agent	Factura eșuată ține chitanța pe loc	- Șterge Marca Agent din Setări, ca factura să fie respinsă la trimitere. - Emite o factură și chitanța ei, online. - Așteaptă un ciclu de sincronizare.	- Factura rămâne netrimisă, cu mesaj de eroare vizibil. - Chitanța nu este trimisă la WME și nu apare ca eșuată — rămâne în așteptare. - După reintroducerea Mărcii Agent și o resincronizare, ambele trec.	P F B
TC-NEW-004  Agent	Chitanța pe sold vechi din WinMentor	- Alege din Chitanță nouă un sold venit prin sincronizare (nu o factură emisă pe tabletă). - Emite chitanța, online.	- Chitanța pleacă imediat, fără să aștepte nimic — WME cunoaște deja documentul. - Status Sincronizată.	P F B

19.2 Coadă și raportare

ID	CAZ	PAȘI	REZULTAT AȘTEPTAT	P/F
TC-NEW-005  Agent	Coadă mare, ordine păstrată	- Offline, emite 3 facturi la parteneri diferiți și câte o chitanță pentru fiecare. - Revino online și așteaptă.	- Toate cele 3 facturi pleacă înaintea oricărei chitanțe. - Notificarea rezumă: „3 facturi și 3 chitanțe trimise automat”. - Nicio factură sau chitanță duplicată în WinMentor.	P F B
TC-NEW-006  Agent	Eșecurile sunt vizibile	- Configurează o adresă IP de server greșită în Setări. - Emite o factură, online, și așteaptă un ciclu.	- Apare o notificare că documentele au rămas în așteptare. - Nu se termină în tăcere — înainte, un ciclu în care eșuau toate documentele nu afișa nimic.	P F B

19.3 Rotunjirea la 2 zecimale

Facturile emise pe tabletă trimiteau spre WME sume cu 3 zecimale (de exemplu 85,914 în loc de 85,91), iar diferența rămânea nealocată în tranzacția de casă.

ID	CAZ	PAȘI	REZULTAT AȘTEPTAT	P/F
TC-NEW-007  Agent	Chitanța se potrivește exact cu factura	- Emite o factură cu produse cu TVA 9%, astfel încât totalul fără TVA să aibă zecimale (ex. 78,82). - Emite chitanța achitată total. - Deschide în WinMentor tranzacția de casă corespunzătoare.	- Câmpul Valoare din antet și Suma din distribuire sunt identice, ambele cu 2 zecimale. - Nu rămâne nicio diferență nedistribuită. - Suma de pe chitanța tipărită este aceeași cu cea din WinMentor.	P F B
TC-NEW-008  Agent	Factura dispare din solduri după achitare	- Continuă de la TC-NEW-007. - Intră în Chitanță nouă și caută partenerul.	- Factura achitată integral nu mai apare în lista de solduri. - Nu rămâne un rest de câțiva bani.	P F B

19.4 Setări

ID	CAZ	PAȘI	REZULTAT AȘTEPTAT	P/F
TC-NEW-009  Administrator	Salvarea setărilor agentului	- Completează toate câmpurile din Setări, inclusiv adresa serverului. - Apasă Salvează setările agentului. - Leși din Setări, revino și verifică valorile. - Repornește aplicația și verifică din nou.	- Apare confirmarea de salvare, fără eroare. - Toate valorile sunt păstrate după revenire și după repornire. - În jurnal nu mai apare „MarcaAgent not set”.	P F B
TC-NEW-010  Administrator	Tabletă nouă: Setările sunt accesibile	- Pe o instalare curată, fără date sincronizate, autentifică-te ca Administrator. - La ecranul „Server WME neconfigurat”, apasă Mergi la Setări.	- Pagina de Setări se deschide și este utilizabilă, nu acoperită de ecranul de întâmpinare. - După completarea adresei și revenirea în aplicație, sincronizarea pornește.	P F B
TC-NEW-011  Administrator	Setările se deschid repede	- Cu aplicația online și parteneri sincronizați, intră în Setări. - Cronometrează de la apăsare până când câmpurile sunt vizibile.	- Pagina se deschide în sub 2 secunde. Înainte putea dura ~10 secunde. - Lista de imprimante se completează din mers, fără să blocheze restul paginii.	P F B
TC-NEW-012  Administrator	Aspectul noii pagini de Setări	- Parcurge Setările de sus până jos, pe tabletă. - Apasă butonul (i) de lângă câteva etichete.	- Titlul fiecărei secțiuni este în stânga, lângă câmpuri. - Câmpurile intră pe 2–3 coloane, fără casete lungi și goale. - Butonul (i) se deschide la atingere cu degetul, nu doar cu mausul. - Nicio etichetă tăiată; toate valorile salvate sunt vizibile în casete.	P F B

19.5 Sincronizare și tipărire

ID	CAZ	PAȘI	REZULTAT AȘTEPTAT	P/F
TC-NEW-013  Administrator	Soldurile nu dispar la sincronizare	- Notează câte solduri are un partener în Chitanță nouă. - Forțează câteva sincronizări la rând. - Verifică din nou lista de solduri.	- Lista rămâne completă după fiecare sincronizare. - Nu apare o listă goală sau parțială.	P F B
TC-NEW-014  Agent	Viteza de tipărire	- Tipărește o factură cu certificat de calitate și cronometrează. - Tipărește o chitanță și cronometrează. - Tipărește raportul zilnic.	- Fiecare tipărire pornește în câteva secunde, nu zeci de secunde. - Certificatul are siglele și ștampila lizibile — imaginile au fost înlocuite cu versiuni mai mici. - Dacă tipărirea eșuează, apare o eroare; raportul zilnic nu mai raportează succes fals.	P F B

ID	CAZ	PAȘI	REZULTAT AȘTEPTAT	P/F
TC-NEW-015  Administrator	Sincronizarea articolelor	1. Configurează serverul WME și pornește o sincronizare completă. 2. Verifică lista de produse.	- Sincronizarea nu mai cade cu „missing field ID”. - Produsele apar în listă.	P F B

De știut: aplicația cere de la WinMentor doar articolele din clasa OUA. Pe un server de test fără această clasă, sincronizarea se termină cu succes și aduce **zero produse** — asta nu este un defect al cazului TC-NEW-015. Verifică întâi ce clase de articole există pe serverul folosit.

20. Matricea de permisiuni Agent vs. Administrator

Se parcurge la finalul testării, ca verificare de ansamblu. Fiecare rând se bifează în ambele roluri.

Element / acțiune	Agent — așteptat	Admin — așteptat	Agent	Admin
Autentificare fără parolă	DA	NU (cu parolă)	☐	☐
Sesiunea se păstrează după repornire	DA	NU	☐	☐
Meniu lateral — intrarea „Setări”	ascuns	vizibil	☐	☐
Acasă — cardul „Configurare”	ascuns	vizibil	☐	☐
Acces la ecranul de Setări	refuzat + mesaj	permis	☐	☐
Acasă — domeniul statisticilor	doar azi	tot istoricul	☐	☐
Lista de facturi	doar azi	toate	☐	☐
Lista de chitanțe	doar azi	toate	☐	☐
Emitere factură	DA	DA	☐	☐
Emitere chitanță	DA	DA	☐	☐
Printare (toate documentele)	DA	DA	☐	☐
Ștergere factură	NU	DA	☐	☐
Ștergere chitanță	NU	DA	☐	☐
Ștergere parteneri + sedii	NU	DA	☐	☐
Ascunderea unei facturi din solduri	NU	DA	☐	☐
Rapoarte — alegerea intervalului	blocat pe azi	liber	☐	☐
Rapoarte — printare	DA	DA	☐	☐
Sincronizare manuală din antet	DA	DA	☐	☐
Actualizarea soldurilor unui partener	DA	DA	☐	☐
Vizualizare oferte și prețuri	DA	DA	☐	☐

20.1 Alte comportamente condiționate (nu de rol)

Condiție	Ce se schimbă în interfață	Verificat
Aplicație offline	Indicator roșu „Offline”; butoanele de sincronizare inactive; în Setări scrie „Offline - Nu se poate sincroniza”; chitanțele se salvează în așteptare	☐
Server WME neconfigurat	Cardul Server WME devine portocaliu, cu eticheta „Neconfigurat”; la prima pornire apare mesajul corespunzător; sincronizarea programată este ignorată în tăcere	☐

Sincronizare automată oprită	Câmpul „Oră Sincronizare” dispare	☐
Partener fără locații	Pasul „Locație” afișează mesajul corespunzător, iar butonul „Continuă” rămâne activ	☐
Status factură	Determină ce acțiuni apar: Trimite / Reîncearcă / Anulează	☐
Fereastră îngustă	Apare butonul de meniu; unele coloane de tabel se ascund; eticheta „În așteptare” devine „Așteptare”	☐
Factură deja încasată	Fereastra de chitanță nu se mai deschide	☐

21. Anexa A — Mesaje de eroare așteptate

Lista mesajelor pe care testerul le poate întâlni. Coloana „Limbă” marchează mesajele care ar trebui traduse — acestea se raportează împreună, ca un singur defect de traducere.

A.1 Autentificare și acces

Mesaj	Când apare	Limbă
„Introduceți parola”	Administrator, câmp de parolă gol	RO
„Parolă incorectă”	Administrator, parolă greșită	RO
„Acces interzis - doar pentru Administrator”	Agent care ajunge în ecranul de Setări	RO

A.2 Sincronizare

Mesaj	Când apare	Limbă
„Datele au fost actualizate”	Sincronizare reușită din antet	RO
„Datele au fost sincronizate cu succes!”	Sincronizare reușită din Setări	RO
„Eroare la sincronizare: ...”	Server indisponibil sau IP greșit	RO
„Nu există conexiune la internet”	Încercare de sincronizare offline	RO
„Soldurile nu au putut fi sincronizate acum. Chitanțele continuă să se sincronizeze.”	Eșec parțial de sincronizare	RO
„Nu există parteneri locali. Fă mai întâi sincronizarea partenerilor.”	Actualizare de solduri fără parteneri	RO
„Conexiune restabilă! Se trimit documentele în așteptare...”	Revenirea internetului	RO
„Sincronizarea automată completă a fost executată.”	Sincronizarea programată	RO

A.3 Facturi — validări la trimitere

Mesaj	Când apare	Limbă
„Factura a fost creată cu succes!”	Creare reușită	RO
„Factura a fost trimisă cu succes!”	Trimitere reușită	RO
„Salvat local (Offline/Eroare): ...”	Trimitere eșuată din cauza rețelei	RO
„Factura are deja statusul '...'. Nu poate fi trimisă din nou.”	Retrimiteri blocată	RO
„Agent name is not configured. Please set it in Settings.”	Lipsește numele agentului	EN
„Carnet series is not configured. Please set it in Settings.”	Lipsește seria de carnet	EN
„Simbol Carnet Livrări is not configured. ...”	Lipsește seria de livrări	EN
„Cod Carnet is not configured. ...”	Lipsește codul de carnet	EN
„Cod Carnet Livrări is not configured. ...”	Lipsește codul de livrări	EN

„Simbol Gestione Livrare is not configured. ...”	Lipsește gestiunea	EN
„Marca Agent is not configured. ...”	Lipsește marca agentului	EN
„Marca Agent must be numeric for WME sending.”	Marca agentului conține litere	EN
„Partner ... does not have a COD set in WME”	Partener fără cod în WME	EN
„Invoice number ... exceeds maximum configured number ...”	Interval de numere epuizat	EN

A.4 Chitanțe

Mesaj	Când apare	Limbă
„Suma introdusă este invalidă.”	Sumă goală, zero, negativă sau text	RO
„Suma încasată nu poate depăși totalul facturii cu TVA (...)”	Sumă peste totalul facturii	RO
„Suma încasată (...) depășește restul disponibil (...)”	Sumă peste restul rămas	RO
„Factura este deja încasată integral”	Factură achitată complet	RO
„Factura are total 0. Nu se poate genera chitanță.”	Factură cu valoare zero	RO
„S-a atins limita de numere pentru chitanțe (...)”	Interval de numere epuizat	RO
„Valoarea trebuie să fie > 0 și ≤ sold.”	Repartizare invalidă pe o factură	RO
„Factura ... nu există în baza centrală. Trimite mai întâi factura, apoi retrimite chitanța.”	Chitanță pe o factură netrimisă	RO
„Chitanța a fost salvată în așteptare și va fi trimisă automat când revine internetul.”	Emitere offline	RO
„Serverul a respins trimiterea chitanței. Verifică datele documentului și încearcă din nou.”	Eroare returnată de server	RO

A.5 Printare

Mesaj	Când apare	Limbă
„Factura s-a trimis la imprimantă!”	Printare pornită	RO
„Certificat trimis la imprimantă!”	Printare certificat	RO
„Nu s-a putut genera PDF-ul facturii: Microsoft Edge (sau Google Chrome) nu este instalat sau nu a răspuns. Reinstalați Microsoft Edge și încercați din nou.”	Lipsă Edge/Chrome	RO
„Nu s-a găsit aplicația de printare. Instalează SumatraPDF sau verifică setările de imprimare.”	Lipsă SumatraPDF	RO
„Chitanța nu s-a putut salva local. Verifică permisiunile de scriere și spațiul disponibil.”	Fără drepturi de scriere	RO
„Raportul de vânzări nu a putut fi trimis la print”	Eșec la printarea centralizatorului	RO

22. Anexa B — Fișiere, foldere și resetare

B.1 Unde se află fiecare lucru

Ce	Cale
Baza de date locală	%APPDATA%\facturi.softconsulting.com\facturi.db
Facturi (HTML + PDF)	%APPDATA%\facturi.softconsulting.com\invoices\
Certificate de calitate	...\invoices\certificates\
Chitanțe	%APPDATA%\facturi.softconsulting.com\receipts\
Rapoarte / centralizatoare	%APPDATA%\facturi.softconsulting.com\reports\
Fișier de log	%LOCALAPPDATA%\facturi.softconsulting.com\logs\app.log
Setări de imprimantă și sesiune	%LOCALAPPDATA%\facturi.softconsulting.com\EBWebView\
Folder temporar de conversie PDF	%TEMP%\esoft_edge_pdf

B.2 Scenarii de resetare

Vreau să...	Fac următoarele (cu aplicația închisă)
Resetez complet, ca la o instalare nouă	Șterg tot din %APPDATA%\facturi.softconsulting.com și folderul EBWebView
Păstrez setările, dar șterg documentele	Șterg doar folderele invoices , receipts , reports
Resetez doar imprimanta și sesiunea	Șterg folderul EBWebView
Rezolv un blocaj de printare	Opresc toate procesele msedge.exe și șterg %TEMP%\esoft_edge_pdf ; dacă nu se poate, repornesc calculatorul
Refac partenerii și articolele	Deschid aplicația ca Administrator și apăs „Sincronizează Acum”
Salvez starea pentru raportarea unui defect	Copiez facturi.db , app.log și documentul HTML problematic într-un folder separat, denumit cu ID-ul cazului de test

B.3 Ce se atașează la un raport de defect

- Captură de ecran sau fotografie a mesajului de eroare, cu ora vizibilă.
- Bonul printat, dacă defectul este legat de printare (fotografiat sau scanat).
- Fișierul HTML al documentului din folderul corespunzător.
- Ultimele ~200 de rânduri din app.log , din intervalul orar al problemei.
- Versiunea aplicației, rolul folosit și starea conexiunii (Online/Offline).

23. Anexa C — Defecte cunoscute de confirmat

Elementele de mai jos au fost identificate la analiza aplicației, **înainte** de testare. Sarcina testerului este să le **confirme sau să le infirme** pe teren. Un element infirmat înseamnă că problema a fost deja rezolvată — se notează ca atare.

Nr.	Problemă suspectată	Test	Prioritate	Confirmat?
1	Agentul rămâne blocat la prima pornire: butonul „Mergi la Setări” îl trimite într-un ecran interzis	TC-CFG-002	Critică	DA / NU
2	Setările de printare (copii, printare automată, previzualizare, lățime hârtie) se salvează, dar nu au niciun efect	TC-CFG-016	Mare	DA / NU
3	Cardul „Server WME” nu are buton propriu de salvare; IP-ul se pierde	TC-CFG-005	Mare	DA / NU
4	Sugestia „Ex: AG123” la Marca Agent contrazice regula reală (doar cifre)	TC-CFG-009	Mare	DA / NU
5	Printarea centralizatorului poate eșua fără niciun mesaj	TC-CEN-012	Mare	DA / NU
6	La printare, secțiunea de chitanțe folosește o singură zi, deși intervalul este mai lung	TC-CEN-011	Mare	DA / NU
7	Codul de partener trunchiat la 7 caractere face imposibilă distingerea a doi clienți	TC-CEN-007	Mare	DA / NU
8	Mesajele pentru listă goală afișează statusul în engleză („pending”, „sent”, „failed”)	TC-LST-012	Mică	DA / NU
9	Zece mesaje de validare la trimiterea facturii sunt în limba engleză	TC-FAC-023, Anexa A.3	Mare	DA / NU
10	Ștergerea unei chitanțe nu cere confirmare, spre deosebire de facturi	TC-CHI-021	Critică	DA / NU
11	Butonul „Vezi certificat” eșuează în tăcere, fără niciun mesaj	TC-DET-006	Medie	DA / NU
12	Pagina Acasă calculează TVA fix la 19%, ignorând cotele reale	TC-HOM-004, TC-REC-002	Mare	DA / NU
13	Există o a doua pagină de configurare a serverului, care nu are niciun efect	TC-DEV-002	Mare	DA / NU
14	Pagina Acasă interoghează fiecare factură separat — încărcare lentă la volum mare	TC-HOM-007	Mare	DA / NU
15	Schimbarea Mărcii Agent în modul offline șterge partenerii, fără posibilitate de recuperare	TC-CFG-011	Critică	DA / NU
16	Ascunderea unei facturi din solduri este ireversibilă din interfață	TC-CHI-015	Mare	DA / NU
17	Certificatul se printează cu liniuțe, fără a avertiza utilizatorul	TC-CER-006	Critică	DA / NU
18	Restul disponibil la încasare parțială poate fi calculat greșit (net în loc de brut)	TC-CHI-007	Critică	DA / NU
19	Ștergerea unui document lasă un gol permanent în numerotare	TC-FAC-020, TC-CHI-022	Mare	DA / NU

20	Folderul temporar de printare crește nelimitat, fără curățare	TC-PRN-010	Medie	DA / NU
21	Lista se reîncarcă complet la trimiterea automată, pierzând fila și modul de vizualizare	TC-LST-011	Medie	DA / NU
22	Indicatorul „Online” nu reflectă disponibilitatea serverului WME	TC-SIN-013	Medie	DA / NU
23	Sincronizarea programată este ignorată în tăcere când serverul nu e configurat	TC-SIN-012	Medie	DA / NU
24	Ora implicită afișată pentru sincronizarea automată diferă de cea folosită efectiv	TC-SIN-010	Mică	DA / NU
25	Butonul de anulare a trimiterii este practic inutilizabil (fereastră de timp prea scurtă)	TC-LST-008	Mică	DA / NU
26	Câmpurile Bancă, IBAN și Agent din fișa partenerului afișează mereu „-”	TC-DAT-005	Mică	DA / NU
27	Etichetele „Paid” / „Unpaid” din fila Solduri sunt în engleză	TC-DAT-008	Mică	DA / NU
28	Fila „Oferte & Prețuri” menționează o căutare care nu există în ecran	TC-DAT-007	Mică	DA / NU
29	Butonul de pe cardul de factură scrie „Printeaza”, fără diacritice	TC-PRN-003	Mică	DA / NU
30	Pagina de diagnosticare permite modificarea scadenței tuturor partenerilor, ireversibil	TC-DEV-005	Critică	DA / NU

Observație de securitate, în afara testării funcționale

Parola de Administrator este verificată local, în aplicație, și poate fi descoperită de o persoană cu cunoștințe tehnice care are acces la calculator. Rolul de Administrator trebuie tratat ca o măsură de ordine internă, **nu** ca o măsură de securitate reală. Se recomandă discutarea acestui aspect cu clientul înainte de punerea în funcțiune.

24. Anexa D — Formular de raportare defect

Se completează câte un formular pentru fiecare defect. Se fotocopiază după nevoie.

Câmp	Completare
Număr defect	
Data și ora	
Tester	
Cazul de test	
Versiunea aplicației	
Rol folosit	☐ Agent ☐ Administrator
Stare conexiune	☐ Online ☐ Offline ☐ WME oprit
Prioritate propusă	☐ Critică ☐ Mare ☐ Medie ☐ Mică
Se reproduce de fiecare dată?	☐ Da ☐ Uneori (de câte ori din câte încercări:) ☐ O singură dată

Pași exacți de reproducere (numerotați, de la deschiderea aplicației):

Ce s-a întâmplat (textul exact al mesajului, dacă există):

Ce ar fi trebuit să se întâmple:

Impact asupra activității zilnice (ce nu mai poate face agentul din cauza acestei probleme):

Documente atașate: ☐ captură de ecran ☐ bon printat ☐ fișier HTML ☐ extras din log ☐ copie bază de date

Numere de documente afectate (serie și număr factură / chitanță):

25. Anexa E — Sumar de execuție

E.1 Rezultatele pe capitole

Capitol	Total	PASS	FAIL	Blocat	Data
2. Configurare firmă și agent (TC-CFG)	18				
3. Autentificare și roluri (TC-AUT)	12				
4. Prima pornire (TC-FR)	7				
5. Sincronizare (TC-SIN)	13				
6. Panou principal (TC-HOM)	8				
7. Date — parteneri și articole (TC-DAT)	14				
8. Emitere factură (TC-FAC)	24				
9. Listă facturi și trimitere (TC-LST)	16				
10. Detalii factură (TC-DET)	7				
11. Printare (TC-PRN)	14				
12. Certificat de calitate (TC-CER)	11				
13. Chitanțe (TC-CHI)	22				
14. Centralizator zi (TC-CEN)	15				
15. Setări (TC-SET)	16				
16. Offline și reziliență (TC-OFF)	11				
17. Reconcilierea cifrelor (TC-REC)	9				
18. Regresie pe versiuni (TC-REG)	12				
19. Ecrane ascunse (TC-DEV)	6				
TOTAL	235				

E.2 Documente consumate în timpul testării

Tip document	Serie	De la nr.	Până la nr.
Facturi			
Chitanțe			

Aceste numere se comunică departamentului de contabilitate, pentru ca documentele de test să fie anulate sau ignorate.

E.3 Concluzia testării

Criteriu	Rezultat
Defecte critice deschise	
Defecte majore deschise	

Se poate emite, printa și trimite o factură completă?	☐ Da ☐ Nu
Se poate emite și trimite o chitanță?	☐ Da ☐ Nu
Certificatul de calitate conține date reale?	☐ Da ☐ Nu
Centralizatorul zilei este corect și complet?	☐ Da ☐ Nu
Cifrele se reconciliază cu WinMentor?	☐ Da ☐ Nu
Aplicația funcționează o zi întreagă fără internet?	☐ Da ☐ Nu

Recomandare finală: ☐ Se poate pune în funcțiune ☐ Se poate pune în funcțiune cu rezerve ☐ Nu se poate pune în funcțiune

Motivare:

Tester	Semnătură și dată