

図面マスター保守

[基準3] - [図面マスター保守]

MRP

製番管理

概要

- ・ 図面番号（図面コード）と、名称、バージョンなどの図面情報を登録します。
- ・ 登録した図面情報は、[品目マスター保守] で品目コードとの紐付けや [製番手配入力] で製番品目との紐付けなどが可能です。

※ 製番管理版の場合

- ・ [手配マスター保守] において、本マスターで登録した図面番号をもとに「親図面－子図面」の関係性を登録できます。
- ・ 登録した親図面／子図面ごとに手配情報を登録し、[製番手配入力] へ引用することも可能です。

基本操作

[共通画面]

変更

図面番号

前ページ

終了 (f.1)

KEY

図面番号 LED-002

OK (f.6)

次ページ

DATA

図面名1 LEDライト

図面名2 D25

設計担当 100041 上田

設計部署 DEP1024 生産管理課

調達区分 1 内作

手配先 DEP1024 生産管理課

リットタム 10.0

Ver. 15.0

備考1

備考2

図面情報

最終更新者コード 100029

新規登録日 2025/07/17

最終更新日 2025/07/17

キャンセル (f.2)

OK 継続 (f.9)

OK (f.10)

(1) 【図面番号】を入力

- ・ 任意のコードを入力します。

使用できる文字は、半角英数字と半角記号となります。

※ アルファベットの大文字／小文字は区別します。

※ 次の記号に注意してください。

「 , 」 (カンマ) … 使用禁止です。

「 ! & % _ ' 」 … 非推奨です。(検索やデータ取込に影響するため)

(2) 【OK(f・6)】 ボタンをクリック

(3) 図面名を入力

- ・ 【図面名 1】は必須項目です。名称が長い場合は【図面名 2】も使用します。

(4) 必要に応じて、任意項目を入力

● 任意項目

項目	説明
設計担当 (*1)	・ 社内の設計担当者を選択します。 ・ 事前に【人員マスター保守】へ登録が必要です。
設計部署 (*1)	・ 【設計担当】を指定すると、【人員マスター保守】へ登録した部署情報が自動で引用されます。
調達区分 (*1)	・ 品目の調達方法を指定します。(内作／外作／購入など)
手配先	・ 不使用項目です。 ・ 事前に【取引先マスター保守】へ登録が必要です。
リードタイム	・ 不使用項目です。 ・ 0.5 日単位で入力可能です。
Ver.	・ バージョン (版) 情報を入力します。 ・ 使用できる文字は、半角英数字と半角記号となります。 ※ あくまで現バージョンのメモ欄となります。 過去の履歴を保持する「版管理」機能はありません。

(*1)

MRP 版

- ・ 不使用項目です。

製番管理版

- ・ [製番手配入力] の【構成 ID 登録】 または [手配マスター保守] の【図面構成登録】 に
おいて【図面番号】を指定すると、同名の項目へ自動で引用されます。

(5) 必要に応じて【備考】を入力

- ・ メモ欄として使用します。

(6) 【OK(f・10)】 ボタンをクリック

- ・ 図面情報の登録完了となります。

<補足>

■ 【図面番号】

- ・ [コントロールマスター保守] (KEY:2150 図面連動品目 K) に品目区分を指定しておく、
該当する品目を [品目マスター保守] へ登録した際、同時に本マスターに図面情報が登録されます。
- ・ この場合、図面番号には【品目コード】を、図面名には【品目名 1】【品目名 2】をそれぞれ使用
します。

■ マスター登録順序

マスター登録順序は、EX CAMPUS「マスター登録順序 (MRP 版)」または「マスター登録順序 (製番
管理版)」をご参照ください。

<改訂履歴>

日付	対象バージョン	改訂内容
2022/12/31	R3.0.00 R4.0.00	初版を発行。
2023/06/30 (第2版)	R3.0.00 R4.0.00 R5.0.00	R3.0/R4.0/R5.0 のオペレーションマニュアルを統合。
2026/03/31 (第3版)	R6.0.00	R6.0 のオペレーションマニュアルを統合。