## Проект «Реализация модального окна оплаты товара»

Объект тестирования: Модальное окно оплаты товара «Форма оплаты»

 $N_{\underline{0}}$ 

1

2

Количество символов

3

4

Тип символов

латиница

латиница

 $N_{\underline{0}}$ 

1

2

Количество символов

2

Тип символов

STLC: Подготовка тестовых данных Дата тестирования: 10.08.2023 – 20.08.2023 Тестировщик: Елена Белова

	Выделени	е классов эквивалентнос для поле	-	х значений
№	Поле формы	Параметры классов эквивалентности Позитивные		Негативные
1	Поле ввода "имя пользователя"	количество символов	3 — 40	0, <3, >40
		тип символов	буквы-латиница, тире, пробелы	буквы-кириллица, числа, спецсимволы, эмодзи
2	Поле ввода "номер карты"	количество символов	12 — 19	0, <12, >19
		тип символов	цифры	буквы, пробелы, спецсимволы, эмодзи
		тип карты	VISA, MASTERCARD AMERICAN_EXPRESS JCB, UNIONPAY, MAESTRO	?
3	Срок годности карты Поле ввода "Месяц"	количество символов	2	0, <2, >2
		тип символов	цифры	буквы, пробелы, спецсимволы, эмодзи
		значения ввода	01 — 12	0,>12
4	Срок годности карты Поле ввода "Год"	количество символов	2	0, <2, >2
		тип символов	цифры	буквы, пробелы, спецсимволы, эмодзи
		значения ввода	от текущего года до текущий год + 10 л	0/00, < текущего года, >текущий год + 10 лет
5	Поле ввода "CVC"	количество символов	3	0, <3, >3
		тип символов	цифры	буквы, пробелы, спецсимволы, эмодзи
		значения ввода	001 — 999	000, >999
6	Чекбокс сохранения карты	состояние	активен / неактивен	-
Nº	Поле формы	Составлен	ие возможных тестові	ых наборов для каждого поля форм
1	Поле ввода "имя	Позити	Негативные	
	пользователя"	№ Количество символов	Тип символов	№ Количество символов Ти

		2     4     латиница       3     20     латиница тире       4     39     латиница пробелы		2	2		латиница					
				ница тире	3			числа				
				ща пробелы	4 20			латиница числа				
					латиница тире							
		5 40			пробелы		5	20	кириллица		кириллица	
		проок		9 0 0 00121	6	41		латиница тире				
					-		$\vdash$				-	
							7	55			ница пробелы	
					8			спецсі	имволы, эмодзи			
2	Поле ввода "номер карты"		Позитивные						Негативные			
			№ Тип карты Коли		ичество Тип символов		№	Количество символов		Тип символов		
			т сип		имволов		112	Количество символов		тип символов		
		1	VISA	12		цифры	1	0		_		
		2	2 MASTERCARD		16 цифры		2	11		цифры		
		2	3 AMERICAN_EX		15 цифры		2	16		цифры пробелы		
			PRESS			цифры						
			JCB UNIONPAY			цифры	4 16			цифры буквы		
			UNIONPAY	16		цифры	5	16		буквы		
		6	MAESTRO	16 19		цифры	6	20		цифры		
		7	DINERS_CLUB			цифры	7	30				
		8	DISCOVER	16		цифры		50				
		9	МИР	16			8			спецсі	имволы, эмодзи	
	C	9				цифры						
3	Срок годности карты Поле ввода "Месяц"			озитивнь	ые				Негативные			
	поле ввода плесиц	№	Количество	Тип сим	значение Значение		<u>№</u>	Количество	Тип символов		Значение ввода	
		1	символов	1		ввода	1	символов				
		1	2	цифр		01	1	0	-		-	
		2	2	цифр		07	2	1	циф		1	
		3	2	цифр	ы	12	3	2	циф	ры	00	
							4	2	циф	ры	13	
							5	3	циф		111	
						6	2	цифра пробел				
							7	2		елы		
							8	2	бук			
							$\vdash$					
		_		9 2		буква цифра						
							10	2	спецсимволы, эмодзи			
4	Срок годности карты		П	[озитивнь	**				<u> </u>			
'	Поле ввода "Год"		Количество	ОЗИТИВНЬ	oic	Значение		Количество	Петати	вныс		
		№	символов	Тип сим	волов	ввода	N <u>o</u>	символов	Тип си	мволов	Значение ввода	
		1	2	цифр	)LI	текущий год	1	0			_	
						текущий год						
			2	цифр	ы	+1год	2	1	циф	ры		
		3	2	цифр		текущий год	3	2	циф	2011	00	
			2	цифр	уы -	+5лет		<u></u>	цич	ры	00	
		4 2 1		цифр	ры текущий год +10лет		4	2	циф	ры	текущий год -1год	
						100161					текущий год	
								2	циф	ры	+11лет	
							6	3	циф	ры		
							7	2	цифра			
							8	2	проб			
							9	2	бук			
				$\vdash$	2							
						10		буква	แนตกล			
							<u> </u>					
5							11	2	спецси	мволы,		
	Поле ввода "CVC"		П	[озитивнь	ые		11		эмо	мволы, дзи		
	Поле ввода "CVC"			[озитивнь		Значение		2	эмо <b>Негати</b>	мволы, дзи <b>вные</b>		
	Поле ввода "CVC"	№	П Количество символов	Гозитивны Тип сим		Значение ввода	11 №		эмо	мволы, дзи <b>вные</b>	Значение ввода	
	Поле ввода "CVC"	<b>№</b>	Количество	Тип сим	волов			2 Количество	эмо <b>Негати</b>	мволы, дзи <b>вные</b>	Значение ввода	
	Поле ввода "CVC"	1	Количество символов	Тип сим	волов	ввода	<b>№</b>	2 Количество символов 0	эмо <b>Негати</b> Тип си	мволы, дзи вные мволов	Значение ввода	
	Поле ввода "CVC"	1 2	Количество символов 3 3	Тип симп цифр цифр	волов Эы Эы	ввода 001 574	No 1 2	2  Количество символов  0 2	ЭМО <b>Негати</b> Тип си	мволы, дзи <b>вные</b> мволов		
	Поле ввода "CVC"	1	Количество символов	Тип сим	волов Эы Эы	ввода 001	№ 1 2 3	2  Количество символов  0  2  3	ЭМО <b>Негати</b> Тип си циф	мволы, дзи вные мволов оры	000	
	Поле ввода "CVC"	1 2	Количество символов 3 3	Тип симп цифр цифр	волов Эы Эы	ввода 001 574	Nº 1 2 3 4	2  Количество символов  0  2  3  4	ЭМО <b>Негати</b> Тип си  циф  циф  циф	мволы, дзи вные мволов оры оры		
	Поле ввода "CVC"	1 2	Количество символов 3 3	Тип симп цифр цифр	волов Эы Эы	ввода 001 574	No 1 2 3 4 5	2  Количество символов  0 2 3 4 3	эмо <b>Негати</b> Тип си  циф  циф  цифра	мволы, дзи вные мволов оры оры пробел	000	
	Поле ввода "CVC"	1 2	Количество символов 3 3	Тип симп цифр цифр	волов Эы Эы	ввода 001 574	Nº 1 2 3 4 5 6	2  Количество символов  0  2  3  4  3  3	Эмо <b>Негати</b> Тип сип  циф  циф  циф  цифров	мволы, дзи вные мволов оры оры оры пробел белы	000	
	Поле ввода "CVC"	1 2	Количество символов 3 3	Тип симп цифр цифр	волов Эы Эы	ввода 001 574	No 1 2 3 4 5 6 7	2  Количество символов  0 2 3 4 3 3 3	эмо <b>Негати</b> Тип сип  циф  циф  цифра  проб	мволы, дзи вные мволов оры оры оры пробел белы свы	000	
	Поле ввода "CVC"	1 2	Количество символов 3 3	Тип симп цифр цифр	волов Эы Эы	ввода 001 574	Nº 1 2 3 4 5 6	2  Количество символов  0  2  3  4  3  3	эмо <b>Негати</b> Тип сип  циф  циф  цифра  проб  буква	мволы, дзи вные мволов оры оры пробел белы цифра	000	
	Поле ввода "CVC"	1 2	Количество символов 3 3	Тип симп цифр цифр	волов Эы Эы	ввода 001 574	No 1 2 3 4 5 6 7	2  Количество символов  0 2 3 4 3 3 3 3 3	эмо Негати Тип сип циф циф цифра проб буква спецси	мволы, дзи вные мволов оры оры пробел белы свы цифра мволы,	000	
	Поле ввода "CVC"	1 2	Количество символов 3 3	Тип симп цифр цифр	волов Эы Эы	ввода 001 574	Nº 1 2 3 4 5 6 7 8	2  Количество символов  0 2 3 4 3 3 3	эмо <b>Негати</b> Тип сип  циф  циф  цифра  проб  буква	мволы, дзи вные мволов оры оры пробел белы свы цифра мволы,	000	
	Поле ввода "CVC"	3	Количество символов  3  3  3	Тип сим цифр цифр цифр	волов ры ры	ввода 001 574 999	Nº 1 2 3 4 5 6 7 8 9	2  Количество символов  0 2 3 4 3 3 3 3 3 3	эмо Негати Тип сип циф циф цифра проб буква спецси	мволы, дзи вные мволов оры оры пробел белы свы цифра мволы,	000	
	Поле ввода "CVC"	3	Количество символов  3  3  3  • ставление тесто	Тип симі цифр цифр цифр	волов ры ры ры	ввода 001 574 999	№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9	2  Количество символов  0 2 3 4 3 3 3 3 3 3	эмо Негати Тип сип циф циф цифра проб буква спецси	мволы, дзи вные мволов оры оры пробел белы свы цифра мволы,	000	
	Поле ввода "CVC"	3	Количество символов  3  3  3  3  ставление тесте с чекбов	Тип симп цифр цифр цифр овых наб	волов ры ры ры ры	ввода 001 574 999 цля полей вво ия карты для	№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9	2  Количество символов  0 2 3 4 3 3 3 3 3 3	эмо Негати Тип сип циф циф цифра проб буква спецси	мволы, дзи вные мволов оры оры пробел белы свы цифра мволы,	000	
No		1 2 3	Количество символов  3  3  3  3  Ставление тест с чекбов	Тип симп цифр цифр цифр овых наб ссом сохр	волов  ры  ры  боров д  ранени  карты	ввода 001 574 999 цля полей вво ия карты для	№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ода д	2  Количество символов  0 2 3 4 3 3 3 3 3 3 упок	эмо Негати Тип сип циф циф цифра проб буква спецси эмо	мволы, дзи вные мволов оры оры оры оры свы цифра мволы, дзи	000	
No	Тип карты	1 2 3	Количество символов  3  3  3  3  ставление тесте с чекбов	Тип симп цифр цифр цифр овых наб ссом сохр	волов  ры  ры  боров д  ранени  карты	ввода 001 574 999 цля полей вво ия карты для	№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ода д	2  Количество символов  0 2 3 4 3 3 3 3 3 3	эмо Негати Тип сип циф циф цифра проб буква спецси эмо	мволы, дзи вные мволов оры оры оры оры свы цифра мволы, дзи	000	
<u>№</u>		1 2 3	Количество символов  3  3  3  3  Ставление тест с чекбов	Тип симп цифр цифр цифр овых наб ссом сохр	боров дранени Карты	ввода 001 574 999 цля полей вво ия карты для	№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ода д	2  Количество символов  0 2 3 4 3 3 3 3 3 3 упок	эмо Негати Тип сип циф циф цифра проб буква спецси эмо	мволы, дзи вные мволов оры оры оры оры белы свы цифра мволы, дзи	000	
	Тип карты	1 2 3	Количество символов  3  3  3  3  Ставление тесто с чекбою Срок в Поле ввода "Мес	Тип симп цифр цифр цифр овых наб ссом сохр	боров до ранени карты Поле н	ввода 001 574 999  для полей вволя карты для ввода "Год"	№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ода д	2  Количество символов  0 2 3 4 3 3 3 3 3 3 3 инных карты упок пе ввода "CVC"	эмо Негати Тип сип циф циф цифра проб буква спецси эмо	мволы, дзи вные мволов оры оры оры оры свы цифра мволы, дзи	000 1000 ранения карты	
1 2	Тип карты VISA	1 2 3	Количество символов  3  3  3  3  Ставление тесто с чекбом Срок и поле ввода "Мес цифры цифры	Тип симп цифр цифр цифр овых наб ссом сохр	боров дранени карты Поле н	ввода 001 574 999  для полей вво ия карты для ввода "Год" цифры цифры	№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ода д	2  Количество символов  0  2  3  4  3  3  3  3  3  цанных карты упок  пе ввода "CVC"  цифры цифры	эмо Негати Тип сип циф циф цифра проб буква спецси эмо	мволы, дзи вные мволов оры оры оры пробел белы свы цифра мволы, дзи	000 1000 ранения карты ивен	
1 2 3	Тип карты VISA VISA MASTERCARD	1 2 3	Количество символов  3  3  3  3  Ставление тесто с чекбом Срок и поле ввода "Мес цифры цифры цифры цифры	Тип симп цифр цифр цифр овых наб ссом сохр	боров д ранени карты Поле и	ввода 001 574 999  для полей ввода и карты для ввода "Год" цифры цифры цифры	№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ода д	2  Количество символов  0 2 3 4 3 3 3 3 3 3   данных карты упок пе ввода "CVC"  цифры цифры цифры	эмо Негати Тип сип циф циф цифра проб буква спецси эмо	мволы, дзи вные мволов оры	ооо 1000 ранения карты ивен тивен ивен	
1 2 3 4	Тип карты VISA VISA MASTERCARD MASTERCARD	1 2 3	Количество символов  3  3  3  3  Ставление тесто с чекбон Срок в поле ввода "Мес цифры цифры цифры цифры цифры цифры	Тип симп цифр цифр цифр овых наб ссом сохр	боров д ранени карты Поле н	ввода 001 574 999  для полей ввода "Год" цифры цифры цифры цифры	№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ода д	2  Количество символов  0  2  3  4  3  3  3  3  3  цанных карты упок  пе ввода "CVC"  цифры  цифры  цифры  цифры  цифры  цифры	эмо Негати Тип сип циф циф цифра проб буква спецси эмо	мволы, дзи вные мволов оры оры оры пробел белы свы цифра мволы, дзи бокс сохракти неактин	оанения карты ивен тивен тивен	
1 2 3 4 5	Тип карты VISA VISA MASTERCARD MASTERCARD AMERICAN_EXPRESS	1 2 3	Количество символов  3  3  3  3  1  Оставление тесто с чекбом Срок и Поле ввода "Мес цифры цифры цифры цифры цифры цифры цифры цифры цифры	Тип симп цифр цифр цифр овых наб ссом сохр	боров дранени карты Поле н	ввода 001 574 999  для полей вво ия карты для ввода "Год" цифры цифры цифры цифры цифры	№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ода д	2  Количество символов  0  2  3  4  3  3  3  3  3  3  цанных карты упок пе ввода "CVC" цифры цифры цифры цифры цифры цифры	эмо Негати Тип сип циф циф цифра проб буква спецси эмо	мволы, дзи вные мволов оры оры оры оры оры оры оры оры оры обель белы свы цифра мволы, дзи обоке сохракти неактакти неактакти	оанения карты ивен тивен ивен тивен ивен	
1 2 3 4 5	Тип карты VISA VISA MASTERCARD MASTERCARD AMERICAN_EXPRESS AMERICAN_EXPRESS	1 2 3	Количество символов  3  3  3  3  1  ОСТАВЛЕНИЕ ТЕСТО С ЧЕКБОВ ПОЛЕ ВВОДА "Местифры цифры	Тип симп цифр цифр цифр овых наб ссом сохр	боров д ранени карты Поле н	ввода 001 574 999  для полей ввода "Год" цифры цифры цифры цифры цифры цифры цифры	№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ода д	2  Количество символов  0 2 3 4 3 3 3 3 3 3 3   Данных карты упок  пе ввода "CVC"  цифры цифры цифры цифры цифры цифры цифры цифры	эмо Негати Тип сип циф циф цифра проб буква спецси эмо	мволы, дзи вные мволов оры оры оры оры оры оры оры оры оры обелы овы оры обелы обес сохрания неакты	000 1000 панения карты ивен тивен ивен тивен ивен	
1 2 3 4 5	Тип карты VISA VISA MASTERCARD MASTERCARD AMERICAN_EXPRESS AMERICAN_EXPRESS JCB	1 2 3	Количество символов  3  3  3  3  3  Ставление тесто с чекбом Срок в Поле ввода "Мес цифры	Тип симп цифр цифр цифр овых наб ссом сохр	боров до ранени карты Поле н	ввода 001 574 999  для полей ввода "Год" цифры цифры цифры цифры цифры цифры цифры цифры цифры	№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ода д	2  Количество символов  0 2 3 4 3 3 3 3 3 3   данных карты упок пе ввода "CVC"  цифры	эмо Негати Тип сип циф циф цифра проб буква спецси эмо	мволы, дзи вные мволов оры оры оры оры оры оры оры оры оры обелы овы оры обелы обес сохрания неакты	оанения карты ивен тивен ивен тивен ивен	
1 2 3 4 5	Тип карты VISA VISA MASTERCARD MASTERCARD AMERICAN_EXPRESS AMERICAN_EXPRESS JCB JCB	1 2 3	Количество символов  3  3  3  3  1  ОСТАВЛЕНИЕ ТЕСТО С ЧЕКБОВ ПОЛЕ ВВОДА "Местифры цифры	Тип симп цифр цифр цифр овых наб ссом сохр	боров до ранени карты Поле н	ввода 001 574 999  для полей ввода "Год" цифры цифры цифры цифры цифры цифры цифры	№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ода д	2  Количество символов  0 2 3 4 3 3 3 3 3 3 3   Данных карты упок  пе ввода "CVC"  цифры цифры цифры цифры цифры цифры цифры цифры	эмо Негати Тип сип циф циф цифра проб буква спецси эмо	мволы, дзи вные мволов оры оры оры оры оры оры оры оры оры обелы свы цифра мволы, дзи обоке сохракти неактакти неактакти неактакти	000 1000 панения карты ивен тивен ивен тивен ивен	
1 2 3 4 5 6 7	Тип карты VISA VISA MASTERCARD MASTERCARD AMERICAN_EXPRESS AMERICAN_EXPRESS JCB	1 2 3	Количество символов  3  3  3  3  3  Ставление тесто с чекбом Срок в Поле ввода "Мес цифры	Тип симп цифр цифр цифр овых наб ссом сохр	боров дранени карты Поле и и и и и и и и и и и и и и и и и и и	ввода 001 574 999  для полей ввода "Год" цифры цифры цифры цифры цифры цифры цифры цифры цифры	№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ода д	2  Количество символов  0 2 3 4 3 3 3 3 3 3   данных карты упок пе ввода "CVC"  цифры	эмо Негати Тип сип циф циф цифра проб буква спецси эмо	мволы, дзи вные мволов оры оры оры оры оры оры оры оры оры обелы свы цифра мволы, дзи обоке сохракти неактакти неактакти неактакти неактакти неактакти	ооо 1000 1000 оанения карты ивен тивен ивен тивен ивен тивен ивен	
1 2 3 4 5 6 7 8	Тип карты VISA VISA MASTERCARD MASTERCARD AMERICAN_EXPRESS AMERICAN_EXPRESS JCB JCB	1 2 3	Количество символов  3  3  3  3  3  Поле ввода "Мес цифры	Тип симп цифр цифр цифр овых наб ссом сохр	боров до ворожения волов волов до воло	ввода 001 574 999  для полей вво ия карты для ввода "Год" цифры цифры цифры цифры цифры цифры цифры цифры цифры	№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ода д	2  Количество символов  0 2 3 4 3 3 3 3 3 3 3   цанных карты упок пе ввода "CVC"  цифры	эмо Негати Тип сип циф циф цифра проб буква спецси эмо	мволы, дзи вные мволов оры оры оры оры оры оры оры оры обелы свы цифра мволы, дзи обокс сохракти неактакти неактакт	ооо 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000	
1 2 3 4 5 6 7 8	Тип карты VISA VISA MASTERCARD MASTERCARD AMERICAN_EXPRESS AMERICAN_EXPRESS JCB JCB UNIONPAY	1 2 3	Количество символов  3  3  3  3  1  3  Територичество символов  Срок и Срок и Поле ввода "Месе цифры	Тип симп цифр цифр цифр овых наб ссом сохр	боров дранени карты Поле н	ввода 001 574 999  для полей ввода "Год" цифры	№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ода д	2  Количество символов  0 2 3 4 3 3 3 3 3 3 3  данных карты упок пе ввода "CVC"  цифры	эмо Негати Тип сип циф циф цифра проб буква спецси эмо	мволы, дзи вные мволов оры оры оры оры оры оры оры оры оры обелы свы цифра мволы, дзи обоке сохракти неактакти неак	ооо 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000	

6	AMERICAN_EXPRESS	цифры		цифры	цифры	неактивен	
7	JCB	цифры		цифры	цифры	активен	
8	JCB	цифры		цифры	цифры	неактивен	
9	UNIONPAY	цифры		цифры	цифры	активен	
10	UNIONPAY	цифры		цифры	цифры	неактивен	
11	MAESTRO	цифры		цифры	цифры	активен	
12	MAESTRO	цифры		цифры	цифры	неактивен	
13	DINERS_CLUB	цифры		цифры	цифры	активен	
14	DISCOVER	цифры		цифры	цифры	активен	
15	МИР	цифры		цифры	цифры	активен	
		Тестов	ые дан	ные для полей ввода	а формы		
Nº	Поле формы	Тестовые вн		утри класса	Тесто	овые данные на границах	
1	Поле ввода "имя	4 символа латиница	ца Karl		3 символа	Eva	
	пользователя"	20 символов			латиница 2 символа		
		латиница тире	Lavrentii-Konstantin		латиница	Li	
		39 символов латиница пробелы	Aleksandrinamariya Viktorimaksimillyana		0 символов	(пустое поле)	
		4 символа числа 1234		40 символов	Aleksandrina Mariya-		
					латиница тире пробелы	ViktoriMaksimillyana	
		20 символов Aleksan латиница числа			41 символ	Aleksandrina Mariya-	
				sandraMariya1234	латиница тире	ViktoriyMaksimillyana	
					пробелы	-	
		20 символов Иннокентийконстантин		55 символов	Aleksandrina Mariya-Viktoriya		
		_	-		латиница тире	MaksimillyanaApollinariya	
	спецсимволы, эмодзи		?!@% 😎		пробелы		
		эмодэн					
2	Поле ввода "номер карты"	13 цифры	5542000845100		VISA 12 цифры	<b>4</b> 23847261937	
		AMERICAN EXPRE	3400	200085100093			
		SS 15 цифры		200085100093	11 цифры	55200084500	
		MAESTRO	5542	000845100093	0 символов	(пустое поле)	
		16 цифры UNIONPAY	3372		DINERS CLUB	(hyeroe hone)	
		16 цифры	<b>62</b> 420	000845100093	19 цифры	<b>69</b> 42000826451000937	
		ЈСВ 16 цифры	<b>3</b> 0420	000845100093	20 цифры	55420008451000938409	
		MASTERCARD	<b>F</b> a · ·	20004#40222			
		16 цифры	<b>5</b> 042000845100093 <b>60</b> 42000845100093				
		DISCOVER			30 цифры	55420008451000938409451060738	
		16 цифры МИР	• • • • •				
		16 цифры	<b>2</b> 042000845100093				
		16 цифры пробелы	55 42	00 08510009			
		16 цифры буквы	55kl4	200мо085109			
		спецсимволы, ?!@%					
		эмодзи		·			
3	Срок годности карты	2 1	07		1 1	1	
5	Поле ввода "Месяц"	2 цифры	07		1 цифра	1	
	, ,	migha magar	1		0 символов	(пустое поле)	
		цифра пробел	1_		2 1		
		2 буквы	дд		2 цифры	00	
- 1		спенсимволы	_		1	I .	

спецсимволы,

эмодзи

текущий год +1год

текущий год +5лет

цифра пробел

2 буквы

спецсимволы,

эмодзи

3 цифры

2 цифры пробел

3 буквы

спецсимволы,

эмодзи

Срок годности карты Поле ввода "Год"

Поле ввода "CVC"

4

@**\*** 

24

28

1\_

дд

%♥

574

57\_

ддА

?%♥

2 цифры

2 цифры

2 цифры

3 цифры

текущий год

текущий год -1год 2 цифры значение 0

0 символов

1 цифра

3 цифры

текущий год +10лет

текущий год +11лет

2 цифры

0 символов

3 цифры значение 0

3 цифры

3 цифры

4 цифры

01

12

13

123

23

22

00

1

123

33

34

11

000

001

999

1000

(пустое поле)

(пустое поле)