INCOMING
FROM: U/T 동 1317B/주변전실
3Ø3W 6.6kV(TR#3)
(SEE.DWG.NO "EE-01-002","EE-01-008")

R1

10kV F-CV 150SQ/1Cx6L, 210m (CABLE TRAY-공동구)
(옥외 전력간선설비 인입 배치도 참조-SEE.DWG.NO "EE-00-003")

C.H

1 HV 이설 — 3XLA 9kV 5KA W/DISCON — E1

3-G.P.T 6.6kV/110V/90V (√3/√3/3) — F — FUSE PTT — FUSE — ELB — 51

GIPAM (50/51 27 A V / 64 59 VW PF)

2xCT 800/5A — CTT

VCB,3P 7.2KV,630A (320MVA)

To : 6.6KV/1MW Test PNL
(2차 전기공사분)

메인부스바 8T × 40mm(700A)
(교체)

2 HV 이설 — VCB,3P 7.2KV,630A 25kA(320MVA) — FUSE PTT — 2xCT 200/5A — CTT — GIPAM (50/51 A V / 67G VW PF) — 3XSA 9kV 5KA — E1 — ZCT 200/1.5mA

3 HV 이설 — VCB,3P 7.2KV,630A 25kA(320MVA) — FUSE PTT — 2xCT 250/5A — CTT — GIPAM (50/51 A V / 67G VW PF) — 3XSA 9kV 5KA — E1 — ZCT 200/1.5mA

4 HV 이설 — VCB,3P 7.2KV,630A 25kA(320MVA) — FUSE PTT — 2xCT 250/5A — CTT — GIPAM (50/51 A V / 67G VW PF) — 3XSA 9kV 5KA — E1 — ZCT 200/1.5mA

6(상) HV 신설 — VCB,3P 7.2KV,630A 25kA — FUSE PTT — 2xCT 150/5A — CTT — GIPAM (50/51 A V / 67G VW PF) — 3XSA 7.5kV 2.5KA — E1 — ZCT 200/1.5mA

7(하) HV 신설 — VCB,3P 7.2KV,630A 25kA — FUSE PTT — 2xCT 250/5A — CTT — GIPAM (50/51 A V / 67G VW PF) — 3XSA 9kV 5KA — E1 — ZCT 200/1.5mA

10kV F-CV 70SQ/1Cx3L(CABLE TRENCH)
(신설)

1 TR 이설 — TR. #1 3Ø 2,000kVA P:6,600V S:3,300V MOLD TYPE — E1 FGV 95SQ

2 TR 이설 — TR. #2 3Ø 2,000kVA P:6,600V S:440V MOLD TYPE — E1 FGV 95SQ

5 HV 이설 — 3-G.P.T 3.3kV/110V/90V (√3/√3/3) — F — FUSE PTT — FUSE — ELB — 51 — VCB,3P 7.2KV,630A (320MVA) — 2xCT 500/5A — CTT — GIPAM (50/51 27 A V / 64 59 VW PF) — 3XSA 6kV 5KA — E1 — ZCT 200/1.5mA

To : 3.3KV/1MW Test PNL
(2차 전기공사분)

1 LV 이설 — 3-G.P.T 440V/110V/90V (√3/√3/3) — F — FUSE PTT — FUSE — ELB — 51 — MCCB 3P 100/100AT 65KA — CAPACITOR 3 440V 40KVA — ACB 3P 2000A 50KA (W/OCR,OCGR,OVGR) — 2xCT 2000/5A — CTT — GIMAC (A V VW PF)

NO	PANEL	MCCB 3P-AF/AT	KA
1	P-A-4PP-8	800/800	65KA
2	P-AC-4PP-1	400/400	65KA

ELD 5CCT

3(상) LV 이설 — MCCB 3P 100/100AT 65KA — CAPACITOR 3 440V 40KVA — ACB 3P 2000A 50KA (W/OCR,OCGR) — 2xCT 2000/5A — CTT — GIMAC (A V VW PF)

3(하) LV 이설 — ACB 3P 2500A 85KA (W/OCR,OCGR) — 2xCT 2500/5A — CTT — GIMAC (A V VW PF)

4 LV 이설 — ACB 3P 1000A (W/OCR,OCGR) — 2xCT 1000/5A — CTT — GIMAC (A V VW PF)

NO	PANEL	MCCB 3P-AF/AT	KA
1	P-A-4PP-5	630/500	65KA
2	P-A-4PP-1	630/630	65KA
3	SPARE	400/300	50KA
4	P-E-4PP	225/150	50KA
5	SPARE	250/225	50KA

ELD 5CCT

자단용량 50KA이상

5 LV 이설

NO	PANEL	MCCB 3P-AF/AT	KA
1	SPARE	600/600	50KA
2	SPARE	400/300	50KA
3	P-F-4PP	630/500	50KA
4	P-A-4PP-4	630/500	65KA
5	P-A-4PP-3	630/500	65KA
6	P-C-4PP	125/100	50KA
7	P-A-4PP-7	400/300	65KA
8	LV-R	50/30	65KA
9	P-P-4PP	125/100	50KA

ELD 10CCT

자단용량 50KA이상

FROM:P-A-4PP-5
3Ø3W 440V 60Hz

F-CV 240SQ/1Cx3L(CABLE TRAY)
(신설)

2 IVR 이설 — IVR 2 300KVA P:440 S:440V ±80% OIL TYPE — E1 FGV 25SQ

6 LV 이설 — 3-G.P.T 480V/110V/90V (√3/√3/3) — F — FUSE PTT — FUSE — ELB — 51 — MCCB 3P 1000AF/1000AT 65KA — 3xCT 1000/5A — CTT — GIMAC (A V VW PF)

NO	PANEL	MCCB 3P-AF/AT	KA
1	SPARE	400/400	35KA
2	SPARE	400/400	35KA
3	SPARE	630/630	65KA

ELD 5CCT

자단용량 10KA이상

1 IVR 이설 — IVR 1 1,500KVA P:440 S:320~550V OIL TYPE — E1 FGV 50SQ

AC 대용량 시험용 1MW
(2차 전기공사분)

F-CV 300SQ/1Cx3L(CABLE TRAY)
(신설)

P5 800kW I/O
(2차 전기공사분)

2 LV 이설 — 3-G.P.T 480V/110V/90V (√3/√3/3) — F — FUSE PTT — FUSE — ELB — 51 — ACB 3P 3150A 50KA (W/OCR,OCGR,OVGR) — 3xCT 3000/5A — CTT — GIMAC (A V VW PF)

NO	PANEL	MCCB 3P-AF/AT	KA
1	SPARE	1200/1200	65KA
2	SPARE	800/800	65KA
3	SPARE	400/300	50KA
4	SPARE	225/150	65KA

ELD 5CCT

자단용량 50KA이상

FROM:LV-5
3Ø3W 440V 60Hz

R LV 이설 — 2-PT 380/110V 50VA — PT — VS — MCCB 3P 100/20AT (35KA) — TR 3 10KVA P:440 S:110V — RECTIFIER 3Ø전파정류 50A — MCCB 2P 100/75AT — SH — MCCB 2P 100/75AT — SH — MG GMD-32

HV PNL	2P 50AF/20AT
LV PNL	2P 50AF/20AT
SPARE	2P 50AF/20AT
SPARE	2P 50AF/20AT
SPARE	2P 50AF/20AT
DC LIGHTING	2P 50AF/20AT

무보수 밀폐형 BATTERY 12V 9CELL 100 AH

10kV F-CV 70SQ/1Cx3L(CABLE TRENCH)
(신설)

3204 TR 이설 — TR-3204 3Ø 1,000kVA P:6,600V S:220V MOLD TYPE — E1 E2

3204-1 LV 이설 — MCCB 3P 225/175AT 35KA — CAPACITOR 3 220V 40KVA — ACB 4P 3200A W/OCR/SGT 85KA — PT220/110V — F — FUSE PTT — FUSE — ELB — 51 — 2xCT 3000/5A — CTT — GIMAC (A V VW PF)

NO	PANEL	MCCB 4P-AF/AT	KA
1	P-A-2PP-1	400/400	50KA
2	SPARE	100/100	50KA
3	P-D-2PP	125/100	50KA
4	P-EA-2PP	125/100	50KA
5	P-A-2PP-2	400/350	50KA
6	SPARE	100/100	50KA

ELD 10CCT

3204-2 LV 이설

NO	PANEL	MCCB 4P-AF/AT	KA
1	P-E-2PP-2	400/400	50KA
2	P-C-2PP	225/225	35KA
3	SPARE	400/400	85KA
4	P-G-2PP	250/175	50KA
5	P-F-2PP	400/350	50KA
6	P-I-2PP	225/150	35KA
7	P-E-2PP-1	630/500	65KA
8	SPARE	125/100	50KA
9	SPARE	225/200	35KA
10	SPARE	225/200	35KA
11	SPARE	225/200	35KA
12	SPARE	225/150	35KA

ELD 10CCT 5CCT

3 TR 신설 — TR. #3 3Ø 2,000kVA P:6,600V S:380V/220V MOLD TYPE — E1 E2

신설 7 LV — FUSE — 3xPT — GIMAC (PF A V / KW) — MCCB 3P 225/225AT 50KA — ACB 4P 3200A W/OCR/SGT 85KA — CAPACITOR 3 60KVA — 3xCT 3000/5A

NO	PANEL	MCCB 4P-AF/AT	KA
1	LP-1F	125/125	50KA
2	P-C-3PP	400/350	50KA
3	P-OAC-1	400/300	50KA
4	P-OAC-3	250/250	50KA
5	P-E-3PP-1	400/400	50KA

ELD 5CCT

8 LV 신설

NO	PANEL	MCCB 4P-AF/AT	KA
1	P-OAC-2	400/400	50KA
2	P-F	125/80	50KA
3	P-A-3PP	250/250	50KA
4	P-AC-3PP	125/100	50KA
5	P-D-3PP	125/100	50KA
6	P-E-3PP	250/250	50KA
7	P-F-3PP	125/100	50KA
8	P-G-3PP	250/250	50KA
9	P-I-3PP	125/100	50KA
10	SPARE	400/300	50KA
11	SPARE	250/175	50KA
12	SPARE	125/100	50KA
13	SPARE	250/250	50KA

ELD 10CCT 5CCT

R-Center 변전실 신설분

NO.	ITEM	DESCRIPTION	REMARK
1	6 HV	6.6kV SWGR	
2	7 HV	6.6kV SWGR	
3	3 TR	6.6kV / 380V MOLD TR 2,000kVA	
4	7 LV	380V SWGR	
5	8 LV	380V SWGR	

A동 인버터 시험센터 변전실 이설분

NO.	ITEM	DESCRIPTION	REMARK
1	1 HV	6.6kV INCOMING SWGR	
2	2 HV	6.6kV SWGR	
3	3 HV	6.6kV SWGR	
4	4 HV	6.6kV SWGR	
5	1 TR	6.6kV / 3300V MOLD TR 2,000kVA	
6	5 HV	6.6kV SWGR	
7	2 TR	6.6kV / 440V MOLD TR 2,000kVA	
8	1 LV	440V SWGR	
9	1 IVR	440V / 320~550V MOLD TR 1,500kVA	
10	2 LV	320~550V SWGR	
11	3(상) LV	440V SWGR	
12	3(하) LV	440V SWGR	
13	4 LV	440V SWGR	
14	5 LV	440V SWGR	
15	R LV	정류기반	
16	2 IVR	440V / 320~550V MOLD TR 300kVA	
17	6 LV	440V SWGR	

A동 지하1층 변전실 이설분

NO.	ITEM	DESCRIPTION	REMARK
1	3204 TR	6.6kV / 220V MOLD TR 1,000kVA	
2	3204-1 LV	220V SWGR	
3	3204-2 LV	220V SWGR	

6.6kV 변전설비 단선결선도-R-Center 변전실

축척:A1 : NONE
A3 : NONE

전력시설물종합설계업 제서울 E-1-055호
엔지니어링 활동주체 제06-378호
전기,정보통신 설계,감리 및 소방설계
(주) 정 명 기 술 단
대표・기술사 이 정 환

PROJECT TITLE
LS Electric
R-Center 구축

PROJECT NUMBER
224001

DESIGN CONSULTANT
가 운 건 축
GAUN | Architects & Engineers
서울시 강남구 언주로 609, 10층 (논현동, 팍스타워)
Tel:82-2-3443-7799 Fax:82-2-3443-3807
www.gaun.co.kr

NOTES
1. 도면에 표기되지 않은 사항은 현장 확인 후 관계 법령의 테두리 내에서 시행하되 현장 감독관의 선승인을 득한후 시공하도록 한다.
2. : 신설 공사분이며, 기존 A동 지하1층 변전실 및 지상1층 인버터 시험센터 변전실에 표기된 부분은 이설공사분임.
3. 기존 이설 배전반 열반시 측면 보호커버를 제거하여 시설하여야 하며 신설 배전반은 기존 이설배전반과 동일 색상으로 제작되어야 한다.
4.「효율관리기자재 운용규정」에서 정한 고효율 변압기 사용
(표준소비효율기준을 만족하는 제품)

KEY PLAN

NO.	DESCRIPTION	DATE

ISSUES & REVISIONS

BUILDING NAME

DRAWING TITLE
6.6kV 변전설비 단선결선도
-R-Center 변전실

DRAWN		SCALE	A1 : NONE A3 : NONE
CHECK 1	안 동 식		
CHECK 2	이 은 진	DATE	2024.04
APPR	정 용 재		

DRAWING NO.
EE-01-006