BIELA ECUADOR

Mantenimiento

OPL-PACK-PASTEURIZADOR
Limpieza-ajuste e inspección- lubricación
LIMPIEZA

Autónomo

- Lubricación diaria
- Lubricación semanal
- Lubricación quincenal
- Lubricación mensual

BIELA ECUADOR	OPL – LECCION DE UN PUNTO	BIELA ECUADOR
Revisión: 1	**MANTENIMIENTO AUTONOMO**	Condición Básica
Objetivo: Identificar los puntos de limpieza del pasteurizador y aprender el procedimiento de las actividades		
Código: OPL-PACK-PZ-01	**Limpieza mallas de los tanques**	**No. 1**

Frecuencia: ***cada cambio de formato / 2 veces por turno***

Materiales: Chorro de Agua

TRABAJOS A EJECUTAR

1. Abrir tapa del tanque y retirar la malla superior
2. Limpiar con agua para quitar las suciedades y colocarla dentro del tanque
3. Extraer la malla inferior, realizar limpieza con agua y colocar dentro del tanque
4. Realizar la limpieza cuantas veces sea necesario durante producción para evitar que se acumule suciedad

***debe ser retirada una malla a la vez, si se retiran las 2 mallas al mismo tiempo, vidrios y basura ocasionaran obstrucción de boquillas rociadoras**

BIELA ECUADOR	**OPL – LECCION DE UN PUNTO**	BIELA ECUADOR
Revisión: 1	**MANTENIMIENTO AUTONOMO**	Condición Básica
Objetivo: Identificar los puntos de limpieza del pasteurizador y aprender el procedimiento de las actividades		
Código: OPL-PACK-PZ-02	**Limpieza de los sensores de transporte entrada7 salida y seguridad reductores**	**No. 1**

Frecuencia:
DIARIA

Materiales: Trapo seco

TRABAJOS A EJECUTAR

1. Con un trapo seco limpie los sensores
2. Verificar posicionamiento/Fijación para asegurar correcto funcionamiento
3. Verificar que los actuadores estén en buen estado y que logren activar a los sensores en caso haya acumulación
4. Revisar las conexiones de los sensores, ficha de calibración al día y TAG legible. Reportar si existen novedades

BIELA ECUADOR	**OPL – LECCION DE UN PUNTO**	BIELA ECUADOR
Revisión: 1	**MANTENIMIENTO AUTONOMO**	Condición Básica
Objetivo: Identificar los puntos de limpieza del pasteurizador y aprender el procedimiento de las actividades		
Código: OPL-PACK-PZ-03	**Limpieza de Las bandejas**	**No. 1**

Frecuencia:
DIARIA

Materiales: Chorro de Agua

TRABAJOS A EJECUTAR

1. Realice el trabajo con el equipo apagado
2. Limpie con abundante agua y retire el vidrio que se encuentra en las bandejas
3. Verifique que las canaletas de salida no se encuentren taponadas

BIELA ECUADOR	**OPL – LECCION DE UN PUNTO**	BIELA ECUADOR
Revisión: 1	**MANTENIMIENTO AUTONOMO**	Condición Básica
Objetivo: Identificar los puntos de limpieza del pasteurizador y aprender el procedimiento de las actividades		
Código: OPL-PACK-PZ-08	**Limpieza de sensores de activación de los actuadores de válvulas**	**No. 1**

Frecuencia:
DIARIA

Materiales: Paño humedo

TRABAJOS A EJECUTAR

Los sensores deben de ser limpiadas **diariamente**

Se prueban **antes y durante** producción para verificar que no exista suciedad y cumplan su función

Verificar que las conexiones se encuentren en buen estado

Reportar en caso de encontrar anomalías

BIELA ECUADOR	**OPL – LECCION DE UN PUNTO**	BIELA ECUADOR
Revisión: 1	**MANTENIMIENTO AUTONOMO**	Condición Básica
Objetivo: Identificar los puntos de limpieza del pasteurizador y aprender el procedimiento de las actividades		
Código: OPL-PACK-PZ-06	**Tema: Revisar las boquillas de lubricante**	**No. 1**

Frecuencia:
DIARIA

Materiales: *Llave boca 6mm, llave 19 mm, cepillo cerdas plásticas*

TRABAJOS A EJECUTAR

Si hay alguna boquilla que este tapada proceda de la siguiente manera :

- Cierre la válvula de paso dirigida a la estación de boquillas tapadas (utilice llave de boca 6 mm)
- Retire la tuerca de la boquilla con llave 19 mm.
- Limpie el filtro con un cepillo de cerdas plásticas
- Limpie el orificio de aspersión con el cepillo o utilice aire comprimido si es necesario
- Instale el filtro, boquilla de aspersión y tuerca verificando que ángulo de abanico quede correctamente direccionado
- Abra la válvula de paso con llave 6 mm y verifique correcta aspersión del abanico

BIELA ECUADOR	**OPL – LECCION DE UN PUNTO**	BIELA ECUADOR
Revisión: 1	**MANTENIMIENTO AUTONOMO**	Condición Básica
Objetivo: Identificar los puntos de limpieza del pasteurizador y aprender el procedimiento de las actividades		
Código: OPL-PACK-PZ-04	**Limpieza de ventanas**	**No. 1**

Frecuencia:
SEMANAL

Materiales: Detergente, Agua, Scotch Brite

TRABAJOS A EJECUTAR

1. Retirar las ventanas del equipo
2. Lavar con scotch brite, detergente y enjuagar con abundante agua
3. Revisar que su estructura se encuentre en buen estado
4. Instalar nuevamente las ventanas en su lugar

BIELA ECUADOR	**OPL – LECCION DE UN PUNTO**	BIELA ECUADOR
Revisión: 1	**MANTENIMIENTO AUTONOMO**	Condición Básica
Objetivo: Identificar los puntos de limpieza del pasteurizador y aprender el procedimiento de las actividades		
Código: OPL-PACK-LAV-05	**Realización del hervido y limpieza de los tanques**	**No. 1**

Frecuencia:
QUINCENAL

Materiales: Principal, Chorro de agua

TRABAJOS A EJECUTAR

1. Luego del hervido quincenal vaciar los tanques y abrirlos
2. Manguerear los tanques con abundante agua recuperada para remover suciedades y vidrio
3. Recoger, registrar y descartar rotura. Dejar pisos limpios y manguera recogida

	OPL – LECCION DE UN PUNTO	
Revisión: 1	**MANTENIMIENTO AUTONOMO**	Condición Básica
Objetivo: Identificar los puntos de limpieza del pasteurizador y aprender el procedimiento de las actividades		
Código: OPL-PACK-PZ-07	**Realización de scrubbing de placas entrada y salida**	**No. 1**

Frecuencia:
QUINCENAL

Materiales: Topax 58, Chorro de agua

TRABAJOS A EJECUTAR

1.- Remojar el área que se vaya a limpiar y remover residuos

2.- Espumear con Topax 58 toda la estructura

3.- Refregar con un cepillo estructura

4.- Reposar por 20 minutos

5.- Enjuagar con abundante agua

BIELA ECUADOR	**OPL – LECCION DE UN PUNTO**	BIELA ECUADOR
Revisión: 1	**MANTENIMIENTO AUTONOMO**	Condición Básica
Objetivo: Identificar los puntos de limpieza del pasteurizador y aprender el procedimiento de las actividades		
Código: OPL-PACK-PZ-10	**Limpieza bombas de quimicos**	**No. 1**

Frecuencia:
QUINCENAL

Materiales: Paño húmedo

TRABAJOS A EJECUTAR

Limpiar con un paño húmedo los exteriores de la bomba

Verificar si existen:
- fugas de químicos
- correcta conexión de las bombas
- correcta dosificación

En caso de encontrar anomalías, reportar al equipo de Químicos

BIELA ECUADOR	**OPL – LECCION DE UN PUNTO**	BIELA ECUADOR
Revisión: 1	**MANTENIMIENTO AUTONOMO**	Condición Básica
Objetivo: Identificar los puntos de limpieza del pasteurizador y aprender el procedimiento de las actividades		
Código: OPL-PACK-PZ-09	**Limpieza del sistema de vapor y retorno de condesado**	**No. 1**

Frecuencia:
QUINCENAL

Materiales: Manual

TRABAJOS A EJECUTAR

Verificar que el sistema de vapor y retorno de condesado estén funcionando correctamente

- Bombas de condesado: verificar el nivel de condensado a través del visor
- Trampas de condesado
- Purgadores de condesado frio: solo purguen condesado frio y no vapor
- Control válvula Samson: valor de la apertura igual al mostrado en la pantalla del equipo