Sterilizer



Category: **Medical, Healthcare & First Aid** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 8 labs

इन lab items पर लागू: Sterilizer; Sterilizers; Syringe Sterilizer

इसका उपयोग किस लिए होता है

Sterilizer एक निर्धारित process से उपयुक्त instruments और materials के microorganisms को नष्ट या हटाता है। Healthcare और training settings में सुरक्षित reuse के लिए सही loading, cycle selection और verification जरूरी हैं।

मुख्य भाग

- Chamber में process किए जाने वाले instruments या materials रखे जाते हैं।
- Door और locking mechanism operation के दौरान chamber बंद रखते हैं।
- Control panel cycle चुनता है और operating status दिखाता है।
- Heating element या steam generator जरूरी treatment conditions बनाता है।
- कुछ models में temperature और pressure sensors conditions जाँचते हैं।
- Tray या rack items को सही जगह रखता है ताकि sterilizing process प्रभावी हो।
- Design के अनुसार drain, vent या filter system नमी और exhaust संभालता है।

शुरू करने से पहले

1. Instructions पढ़ें और जाँचें कि sterilizer चुने गए items के लिए बना है।
2. Sterilizer केवल trained और authorised personnel चलाएँ।
3. Approved infection-control procedure के अनुसार instruments पहले साफ करें।
4. Chamber, door seal, trays, controls और power या utility connections जाँचें।
5. Compatible packaging इस्तेमाल करें और items के बीच agent पहुँचने की जगह रखें।
6. चुने गए cycle के अनुसार पानी, indicators और जरूरी supplies जाँचें।

उपयोग कैसे करें

1. Manufacturer के instructions के अनुसार साफ items रखें और chamber को जरूरत से ज्यादा न भरें।
2. अलग प्रकार के materials अलग रखें और packages को vents या sensors के सामने न रखें।
3. निर्धारित procedure के अनुसार door बंद करके lock करें।
4. Load और instrument material के लिए सही validated cycle चुनें।
5. Cycle शुरू करें और लागू होने पर temperature, pressure, time तथा alarms देखें।
6. पूरा cycle खत्म होने और safe completion संकेत मिलने तक प्रतीक्षा करें।
7. Instructions के अनुसार pressure सुरक्षित स्तर पर आने दें और load ठंडा होने दें।
8. गर्म items या बची नमी संभालते समय उचित protective equipment पहनें।
9. Local procedure के अनुसार cycle records और जरूरी chemical, physical या biological indicators जाँचें।
10. Processed items को निर्धारित साफ जगह पर रखें और failed cycle की सूचना दें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Chamber में pressure होने या cycle चलते समय door न खोलें।
- Items निकालते समय गर्म सतहों, steam, गर्म liquid और नुकीले instruments से सावधान रहें।
- Sealed containers या असंगत materials को तभी process करें जब equipment इसकी अनुमति दे।
- Incomplete या failed cycle के बाद instruments को सही reprocessing के बिना दोबारा इस्तेमाल न करें।
- Door locks, alarms, sensors या safety interlocks को bypass न करें।
- Contaminated items और failed loads के लिए facility के infection-control procedures मानें।

देखभाल और रखरखाव

- Manual में बताए जाने पर नियमित सफाई से पहले equipment बंद करके isolate करें।
- Chamber, trays और seals को approved methods तथा compatible products से साफ करें।
- Seals, filters, drains और indicators की निर्धारित समय पर जाँच करें।
- Manufacturer के schedule के अनुसार authorised servicing और calibration कराएँ।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- Chamber को ज्यादा भरना या sterilizing agent का flow रोकना।
- Instrument या material के लिए अनुपयुक्त cycle चुनना।
- Pressure सुरक्षित स्तर पर आने से पहले door खोलना।
- Cycle completion और जरूरी indicators जाँचे बिना item को sterile मान लेना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Prepared by - Subodh Kumar