Spark Plug Cleaner



Category: **Automotive** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 3 labs

इन lab items पर लागू: Spark plug cleaning machine

इसका उपयोग किस लिए होता है

Spark plug cleaning machine equipment के specified cleaning method से spark plugs पर जमा carbon deposits और अन्य suitable contaminants हटाती है। सही plug inspection, controlled cleaning और post-cleaning checks engine maintenance में मदद करते हैं तथा dust, eye और equipment hazards कम करते हैं।

मुख्य भाग

- Machine housing cleaning mechanism को enclose करता है।
- Spark plug holder cleaning के दौरान plug को secure करता है।
- जहाँ fitted हो, cleaning chamber cleaning process को contain करता है।
- Compressed-air inlet pneumatic models को air supply देता है।
- जहाँ machine में उपयोग हो, abrasive या cleaning medium deposits हटाता है।
- Control switch या valve cleaning cycle शुरू और बंद करता है।
- जहाँ fitted हो, pressure regulator air pressure नियंत्रित करता है।
- जहाँ उपलब्ध हो, inspection port या work light plug जाँचने में मदद करता है।

शुरू करने से पहले

1. Spark plug cleaning machine केवल trained personnel चलाएँ।
2. Machine instructions पढ़ें और confirm करें कि cleaner spark plug type के लिए suitable है।
3. Housing, plug holder, lid, hose, fittings, controls और power cable में damage जाँचें।
4. Cleaning medium और operating pressure manufacturer requirements के अनुसार confirm करें।
5. Spark plug में cracked ceramic, damaged threads, worn electrodes या ऐसे defects जाँचें जिनमें cleaning के बजाय replacement जरूरी हो।
6. जहाँ required हो, dust extraction या ventilation चालू रखें और suitable eye तथा respiratory protection पहनें।
7. Chamber खोलने या servicing से पहले power या air disconnect करें।

उपयोग कैसे करें

1. Engine बंद करें और spark plug निकालने से पहले उसे ठंडा होने दें।
2. Spark plug inspect करके पहचानें और cleaning के लिए suitability जाँचें।
3. Machine instructions के अनुसार plug को holder में secure करें।
4. Cleaning chamber या lid बंद करें और जहाँ fitted हो safety interlock engaged होने की पुष्टि करें।
5. Approved cleaning duration तथा pressure या operating mode सेट करें।
6. Designated control से cleaning cycle शुरू करें और operation के दौरान chamber बंद रखें।
7. Abnormal noise, leakage, excessive vibration या chamber fault होने पर machine रोकें।
8. Cycle पूरा होने दें और chamber खोलने से पहले instructions के अनुसार pressure release करें।

9. Plug सावधानी से निकालें और approved method से residual cleaning medium हटाएँ।
10. Engine manufacturer specifications के अनुसार ceramic insulator, threads, electrodes और electrode gap inspect करें।
11. Plug damaged हो या service limits से बाहर हो तो replace करें; unserviceable plug दोबारा इस्तेमाल न करें।
12. Machine साफ करें, residue जाँचें और equipment या plug defects record करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Chamber खुला होने या required guards disabled होने पर machine न चलाएँ।
- Dust या cleaning media हवा में फैलने की संभावना हो तो suitable eye और respiratory protection पहनें।
- Cracked ceramic, damaged threads या अन्य unserviceable defects वाले spark plug को clean न करें।
- Blockages हटाने या maintenance के लिए chamber खोलने से पहले power या air disconnect करें।
- हाथों को moving parts और high-pressure air outlets से दूर रखें।
- Manufacturer की cleaning media restrictions अपनाएँ और flammable या unapproved substances इस्तेमाल न करें।

देखभाल और रखरखाव

- Machine isolate करने के बाद chamber से residual cleaning medium हटाएँ।
- Plug holder, lid, seals, hoses, fittings और controls नियमित inspect करें।
- Manufacturer schedule के अनुसार cleaning media बदलें और filters service करें।
- Machine साफ और सूखी रखें तथा accessories को designated locations पर store करें।
- Pressure control, interlocks या cleaning performance unreliable हो तो authorised service कराएँ।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- ऐसे spark plug को clean करने की कोशिश करना जिसे replace करना चाहिए।
- Cycle और pressure release पूरा होने से पहले cleaning chamber खोलना।
- गलत cleaning medium या excessive operating pressure इस्तेमाल करना।
- Ceramic, electrodes और gap जाँचे बिना plug को service में वापस लगाना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।