Tattoo Machine



Category: **Beauty, Wellness & Fitness** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 3 labs

इन lab items पर लागू: Tattooing set

इसका उपयोग किस लिए होता है

Tattoo machine needle cartridge या needle assembly को चलाकर controlled conditions में skin के अंदर tattoo pigment deposit करती है। Safe operation के लिए proper training, sterile single-use needles, hygienic work practices, suitable equipment settings और सही sharps disposal जरूरी हैं, ताकि infection और injury का जोखिम कम हो।

मुख्य भाग

- Machine body में drive mechanism होता है।
- Design के अनुसार motor या electromagnetic coil needle mechanism चलाता है।
- Grip machine को नियंत्रित तरीके से पकड़ने में मदद करता है।
- Needle cartridge या needle assembly में needles होती हैं।
- Power supply या battery machine operation नियंत्रित करती है।
- जहाँ fitted हो, foot pedal compatible wired machine चलाता है।
- Wired models में connecting cable power supply करती है।
- Barrier covers machine surfaces को contamination से बचाने में मदद करते हैं।
- Approved pigment cups में थोड़ी मात्रा में tattoo pigment रखा जाता है।

शुरू करने से पहले

1. Tattooing केवल trained personnel करें और applicable local laws तथा hygiene requirements का पालन करें।
2. Use से पहले machine, grip, power supply, cable और controls में damage जाँचें।
3. Confirm करें कि needles या cartridges sterile, sealed, expiry के भीतर और single-use के लिए हैं।
4. Work area clean तथा disinfect करें और surfaces तथा equipment पर suitable barriers लगाएँ।
5. Hand hygiene करें, नए suitable gloves पहनें और sterile items को contaminate किए बिना supplies तैयार करें।
6. Tattooing के लिए suitable pigments चुनें, उनकी traceability confirm करें और instructions के अनुसार store करें।
7. Procedure समझाएँ, informed consent लें, relevant contraindications जाँचें और appropriate skin-preparation procedure अपनाएँ।

उपयोग कैसे करें

1. Clean और well-lit work area तैयार करें तथा clean और contaminated zones अलग रखें।
2. जहाँ practical हो, machine surfaces, cables और controls पर suitable single-use barriers लगाएँ।
3. Sterile needle cartridge या needle assembly को use से ठीक पहले खोलें और sterile parts को न छुएँ।
4. Machine instructions के अनुसार needle assembly और grip securely fit करें।

5. Manufacturer guidance और operator training के भीतर machine voltage, stroke तथा needle depth set करें।
6. Original pigment containers को contaminate किए बिना single-use cups में pigment निकालें।
7. Approved skin antiseptic से skin तैयार करें और निर्देशानुसार सूखने दें।
8. Controlled hand movements से machine चलाएँ और excessive pressure या repeated skin trauma से बचें।
9. Client के comfort और skin response को monitor करें; unexpected reaction या significant bleeding पर रोकें।
10. Procedure के बाद machine बंद करें और exposed sharps को छुए बिना needle assembly निकालें।
11. Used needles और अन्य sharps तुरंत approved puncture-resistant sharps container में डालें।
12. Contaminated consumables को applicable biomedical waste requirements के अनुसार dispose करें और reusable equipment clean तथा disinfect करें।
13. Appropriate aftercare instructions दें और local requirements के अनुसार procedure तथा adverse events record करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Needles, cartridges, pigment cups या single-use items को दोबारा इस्तेमाल न करें।
- Cross-contamination और bloodborne infection रोकने के लिए gloves, hand hygiene, barriers तथा appropriate disinfection अपनाएँ।
- Infected, inflamed या unsuitable skin पर tattoo न करें; health concerns के लिए appropriate assessment कराएँ।
- Used needles को हाथ से recap न करें और exposed sharps को work surface पर न छोड़ें।
- Intended use के लिए permitted pigments ही इस्तेमाल करें और उनके safety instructions अपनाएँ।
- Machine overheat हो, electrical insulation damaged हो या client को serious reaction हो तो तुरंत रोकें।

देखभाल और रखरखाव

- Cleaning या compatible components बदलने से पहले machine बंद करें और disconnect करें।
- Manufacturer-approved methods से reusable parts clean तथा disinfect करें; electrical components को तब तक immerse न करें जब तक स्पष्ट अनुमति न हो।
- Cables, grips, seals और machine housing में wear या damage नियमित inspect करें।
- Machine और sterile supplies को clean, dry तथा protected area में store करें।
- Drive mechanism irregular हो या machine overheat करे तो authorised servicing कराएँ।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- Unsealed, expired या previously used needle cartridge इस्तेमाल करना।
- Contaminated gloves से sterile needles या clean supplies छूना।
- Excessive needle depth, pressure या repeated passes से skin को अनावश्यक चोट पहुँचाना।
- Sharps को तुरंत dispose न करना या clients के बीच work area disinfect न करना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।