Paper Making Machine

Category: **Sewing, Textile & Handicraft** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 2 labs

इन lab items पर लागू: Hollander Beater, Hydra Pulper, Paper Squeezing Machine, Klin Drying Machine etc; Hydra Pulper (Breaking/recycling paper)

इसका उपयोग किस लिए होता है

Paper-making equipment pulping, beating, pressing और drying जैसी प्रक्रियाओं से paper pulp या recycled paper को process करती है। संबंधित machine की procedure अपनाएँ और wet pulp, moving parts तथा गर्म surfaces को सुरक्षित तरीके से संभालें।

मुख्य भाग

- Pulping tank या rotor वाला hydra pulper
- Beater या refining unit, यदि लगा हो
- Screen, strainer या pulp transfer system
- Pressing rollers या squeezing press
- Drying unit, rack या heated chamber
- Control panel, guards और emergency stops

शुरू करने से पहले

1. Equipment का प्रकार पहचानें और operating instructions पढ़ें।
2. Tanks, blades, rollers, belts, guards, hoses और electrical connections जाँचें।
3. Emergency stops और protective guards की working जाँचें।
4. Pulp mixture, water level और batch size process requirements के अनुसार रखें।
5. Drains और transfer paths साफ रखें तथा collection containers तैयार करें।
6. Suitable PPE, जैसे gloves और eye protection पहनें तथा floor को यथासंभव सूखा रखें।

उपयोग कैसे करें

1. Covers खोलने या internal parts जाँचने से पहले power बंद और isolate करें।
2. Process instructions के अनुसार pulp या recycled paper mixture तैयार करें।
3. Machine capacity से अधिक material डाले बिना निर्धारित मात्रा load करें।
4. Machine चालू करने से पहले covers बंद करके guards सुरक्षित करें।
5. Operation के अनुसार सही pulping, beating, pressing या drying mode चुनें।
6. Machine चालू करके abnormal noise, vibration, leakage या blockage पर नजर रखें।
7. Pulp को process stages के बीच निर्धारित equipment और safe handling methods से transfer करें।
8. Sheet forming के दौरान machine procedure के अनुसार pulp समान रूप से फैलाएँ।
9. Press चलाते समय हाथ और tools को rollers तथा pressure zones से दूर रखें।
10. जहाँ लागू हो, formed paper को specified temperature और time पर dry करें।
11. Hazardous area से material निकालने या jam हटाने से पहले machine रोकें।
12. Cleaning या maintenance से पहले power बंद और isolate करें।

3. Pulp residue हटाएँ, equipment साफ करें और site procedure के अनुसार waste dispose करें।
4. Batch details, operating settings और faults record करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Pulping, pressing और drying equipment केवल trained personnel चलाएँ।
- चलते pulper के अंदर या moving rollers के बीच हाथ या tools न डालें।
- Guards और interlocks लगे रखें तथा emergency stops bypass न करें।
- Blockage हटाने या servicing से पहले machine isolate करके zero energy verify करें।
- Hot drying surfaces, steam और heated rollers के पास सावधानी रखें।
- Wet floors और pulp spills तुरंत साफ करें; additives के chemical safety instructions मानें।

देखभाल और रखरखाव

- उपयोग के बाद pulp tanks, screens, transfer lines और rollers साफ करें।
- Blades, seals, hoses, belts और guards की नियमित जाँच करें।
- Fibre buildup को सख्त होने या machine रोकने से पहले हटाएँ।
- Maintenance schedule के अनुसार electrical systems और emergency stops जाँचें।
- Leakage, abnormal vibration या damaged parts पर servicing कराएँ।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- Pulper को overload करना या गलत pulp consistency उपयोग करना।
- Machine energised रहते blockage हटाना।
- Pressing या sheet removal के दौरान rollers के पास हाथ रखना।
- गलत drying settings उपयोग करना या wet-floor hazards नजरअंदाज करना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।