# Thresher



Category: **Agriculture & Gardening** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 2 labs

**इन lab items पर लागू:** Paddy Thresher; Small-scale seed threshers

## इसका उपयोग किस लिए होता है

Thresher rotating threshing mechanism से harvested crop के stalks, pods या heads से grain या seeds अलग करती है। Grain damage कम करने और सुरक्षित operation के लिए crop के अनुसार settings तथा feed rate चुनें।

## मुख्य भाग

- Feed chute या crop feeding table
- Beat ers वाला threshing drum या rotor
- Concave, sieve या separation screen
- Blower और grain collection outlet
- Drive motor या engine और transmission
- Protective guards, belts और emergency stop

## शुरू करने से पहले

1. Confirm करें कि thresher crop और harvesting condition के लिए suitable है।
2. Drum, beaters, screens, belts, guards और fasteners में damage जाँचें।
3. Drive unit, lubrication और जरूरत के अनुसार fuel या electrical supply जाँचें।
4. Thresher को stable ground पर रखें और सुरक्षित तरीके से fix करें।
5. Work area से stones, metal, ropes और अन्य foreign objects हटाएँ।
6. Close-fitting clothing, eye और hearing protection, suitable footwear तथा जरूरत पर dust mask पहनें।

## उपयोग कैसे करें

1. Machine inspect या adjust करते समय power source isolate रखें।
2. Crop instructions के अनुसार drum speed, concave clearance और screens सेट करें।
3. सभी guards लगे हों और grain collection containers सही जगह पर हों।
4. Manufacturer की procedure के अनुसार machine start करके normal operating speed तक पहुँचने दें।
5. Dry या suitably conditioned crop को recommended rate पर धीरे feed करें।
6. Feed opening और rotating drum से हाथ तथा tools दूर रखें।
7. Grain separation, grain damage, chaff discharge, vibration और unusual noise monitor करें।
8. Output uneven हो या machine overload हो तो feed rate या approved settings adjust करें।
9. Shutdown से पहले feeding रोकें और बचा crop material निकलने दें।
10. Blockage हटाने या cleaning से पहले machine बंद करके power isolate करें।
11. Guards खोलने या drum inspect करने से पहले सभी rotating parts पूरी तरह रुकने दें।
12. Separated grain collect करें और chaff को safe handling methods से हटाएँ।
13. Machine से crop residue साफ करें और faults या maintenance needs record करें।

## ⚠ सुरक्षा (Safety)

- Thresher केवल trained operators चलाएँ।
- Feed opening में crop धकेलने के लिए हाथ, पैर या improvised tools न डालें।
- Belts, pulleys और rotating components पर guards लगे रखें।
- Blockage हटाने से पहले power isolate करें और machine पूरी तरह रुकने की पुष्टि करें।
- बच्चों और bystanders को feeding तथा discharge areas से दूर रखें।
- Dust control करें और dry crop residue के पास sparks, open flames या smoking से बचें।

## देखभाल और रखरखाव

- उपयोग के बाद drum, screens और discharge paths से crop residue हटाएँ।
- Beaters, screens, belts, bearings और fasteners की नियमित जाँच करें।
- निर्धारित points पर lubrication करें और instructions के अनुसार drive unit service करें।
- उपयोग न होने पर machine को सूखी, सुरक्षित जगह पर रखें।
- Excessive vibration, damaged parts या poor threshing performance पर repair कराएँ।

## आम गलतियाँ जिनसे बचें

- Crop बहुत तेजी से feed करके drum overload करना।
- Crop के लिए unsuitable drum speed या concave clearance चुनना।
- Machine चलते समय blockage हटाना।
- Missing guards के साथ operation करना या bystanders को feed opening के पास रहने देना।

*Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।*



Prepared by - Subodh Kumar